


brother®

GUIDE DE L'UTILISATEUR



MFC-820CW

CE!

Si vous avez besoin d'appeler le service après-vente

Complétez les informations suivantes pouvoir vous y référer plus tard:

Numéro du modèle: MFC-820CW

Numéro de série:¹ _____

Date d'achat: _____

Endroit d'achat: _____

¹ Le numéro de série est à l'arrière de l'unité. Gardez ce guide de l'utilisateur ensemble avec votre reçu de vente comme preuve permanente de votre achat, en cas de vol, incendie ou service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne sous

<http://www.brother.com/registration/>

En enregistrant votre produit auprès de Brother, vous serez enregistré comme le propriétaire original du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- pourra servir de confirmation de la date d'achat de votre produit en cas de perte du reçu ; ou
- pourra appuyer une demande de réclamation auprès de l'assurance en cas de perte d'un produit couvert par une assurance.

Conformité, compilation et avis de publication

CET ÉQUIPEMENT EST CONÇU POUR FONCTIONNER AVEC UNE LIGNE RTPC ANALOGIQUE À DEUX FILS ÉQUIPÉE DU CONNECTEUR APPROPRIÉ.

INFORMATIONS D'AGRÉMENT

Brother signale qu'il est possible que ce produit ne fonctionne pas correctement dans un pays autre que celui où il a été acheté, et qu'aucune garantie n'est offerte dans le cas où ce produit serait utilisé sur les lignes de télécommunications publiques d'un autre pays.

Compilation et avis de publication

Ce manuel a été rédigé et publié sous le contrôle de Brother Industries Ltd., et il couvre les dernières descriptions et spécifications des produits.

Le contenu de ce manuel et les spécifications de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

Brother se réserve le droit de modifier, sans préavis, les spécifications et les informations figurant dans ce présent manuel et ne sera pas responsable des préjudices (y compris des préjudices indirects) résultant des informations présentées ici, entre autres, sans pour autant s'y limiter, des erreurs typographiques et d'autres erreurs concernant le manuel.

Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE



EC Declaration of Conformity

Manufacturer

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Plant

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded Transportation Industrial Park,
Bao Long Industrial Estate, Longgang, Shenzhen, China

Herewith declare that:

Products description : Facsimile Machine
Type : Group 3
Model Name : MFC-820CW

is in conformity with provisions of the R & TTE Directive (1999/5/EC) and we declare compliance with the following standards :

Standards applied :

Harmonized :

Safety	EN60950-1:2001
EMC	EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Class B EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003 EN61000-3-2: 2000 EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
Radio	EN301 489-1 V1.4.1 EN301 489-17 V1.2.1 EN300 328 V1.6.1

Year in which CE marking was First affixed : 2005

Issued by : Brother Industries, Ltd.

Date : 7th October, 2005

Place : Nagoya, Japan

Signature :

Takashi Maeda
Manager
Quality Management Group
Quality Management Dept.
Information & Document Company

Déclaration de conformité CE conformément à la directive R & TTE

Fabricant

Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japon

Usine

Brother Industries (Shen Zhen) Ltd
G02414-1, Bao Chang Li Bonded
Parc industriel du transport,
Complexe industriel Bao Long,
Longgang, Shenzhen, Chine

Par la présente déclare que:

Caractéristiques de l'appareil : Télécopieur
Type : Groupe 3
Nom du modèle : MFC-820CW

est conforme aux dispositions de la directive R & TTE (1999/5/CE) et nous déclarons la conformité aux normes suivantes:

Standards appliqués :

Harmonisé :

Sécurité : EN60950-1:2001
CEM : EN55022: 1998 +A1: 2000 +A2: 2003 Classe B
EN55024: 1998 +A1: 2001 +A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995 +A1: 2001
Radio : EN301 489-1 V1.4.1
EN301 489-17 V1.2.1
EN300 328 V1.6.1

Première année de l'apposition du marquage CE: 2005

Délivré par : Brother Industries, Ltd.
Date : 7 Octobre 2005
Lieu : Nagoya, Japon

Table des matières

Section I Généralités

1 Généralités

Comment utiliser ce guide	2
Comment trouver un renseignement	2
Symboles utilisés dans ce guide	2
Comment accéder au guide de l'utilisateur complet	3
Comment consulter la documentation (pour Windows®)	3
Comment consulter la documentation (pour Macintosh®)	4
Vue d'ensemble du panneau de commande	6
Indications de l'écran LCD	8
Opérations de base	8
À propos des télécopieurs	9
Tonalités de fax et protocole de prise de contact	9
ECM (mode de correction des erreurs)	9

2 Chargement des documents et du papier

Chargement des documents	10
Utilisation du chargeur	10
Utilisation de la vitre du scanner	10
Zone de numérisation	11
À propos du papier	12
Papier recommandé	12
Manipulation et utilisation du papier spécial	12
Chargement de papier, d'enveloppes et de cartes postales	16

3 Configuration de base

Mode veille	19
Comment mettre l'appareil en mode veille	19
Comment annuler le mode veille	19
Réception de fax en mode veille	20
Temporisation de mode	21
Configuration de la temporisation de mode	21
Réglages du papier	21
Réglage du type de papier	21
Réglage du format du papier	22
Réglages du volume	22
Réglage du volume de la sonnerie	22
Réglage du volume du bip sonore	23
Réglage du volume du haut-parleur	23
Passage automatique à l'heure d'été	23
Écran LCD	24
Réglage du contraste de l'écran LCD	24
Réglage de la luminosité	24
Réglage du délai avant atténuation de la luminosité	24
Réglage du délai avant extinction de l'écran	25

4 Fonctions de sécurité

Sécurité de la mémoire.....	26
Configuration du mot de passe.....	26
Modification du mot de passe de la fonction Sécurité mémoire	27
Activation de la fonction Sécurité mémoire	27
Désactivation de la fonction Sécurité mémoire	27

Section II Fax

5 Envoi d'un fax

Basculement en mode Fax.....	30
Envoi de fax à partir du chargeur	30
Envoi de fax à partir de la vitre du scanner	31
Envoi par fax de documents au format Letter à partir de la vitre du scanner	31
Annulation d'un fax en cours de traitement	31
Envoi de fax couleur	31
Diffusion	
(noir et blanc seulement).....	32
Pour arrêter une diffusion en cours	32
Opérations d'envoi supplémentaires	33
Envoi de fax en utilisant différents réglages	33
Contraste	33
Résolution du fax.....	33
Multitâche	
(noir et blanc seulement).....	34
Envoi en temps réel.....	34
Mode international.....	35
Envoi différé	
(noir et blanc uniquement).....	35
Envoi par lot en différé (noir et blanc seulement).....	35
Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut.....	35
Rétablissement du réglage d'usine de tous les paramètres	36
Vérification de l'état des travaux ou annulation d'un travail programmé	36
Envoi d'un fax manuellement	36
Message Mémoire saturée	36

6 Réception d'un fax

Opérations de base pour la réception de fax.....	37
Sélection du mode de réception	37
Réglage de la longueur de sonnerie.....	38
Configuration de la durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement).....	38
Détection de fax.....	39
Impression en réduction d'un fax entrant (Réduction auto).....	39
Impression d'un fax depuis la mémoire	40
Réception en mémoire (noir et blanc seulement).....	40

7 Services téléphoniques et périphériques externes

Opérations vocales	41
Tonalité ou impulsions	41
Fonctionnement à partir de postes supplémentaires	41
Mode Fax/Tél.....	41
Mode Fax/Tél en mode d'économie d'énergie	41
Services téléphoniques.....	42
Réglage du type de ligne téléphonique	42
Raccordement d'un périphérique externe à l'appareil	43
Raccordement d'un téléphone externe ou supplémentaire	43
Branchement d'un répondeur téléphonique externe	43
Branchements multiligne (PBX).....	44
Services spécifiques sur votre ligne téléphonique.....	45
Utilisation d'un téléphone sans fil	45
Modification des codes à distance.....	45

8 Numéros abrégés et options de numérotation

Options de numérotation	46
Numérotation manuelle	46
Numérotation par numéro abrégé	46
Recherche par ordre alphabétique	46
Recherche par ordre numérique.....	47
Recomposition du numéro de fax	47
Appel sortant	47
Pause	47
Mémorisation de numérotation simplifiée	48
Mémorisation de numéros abrégés	48
Mémorisation de numéros abrégés des appels sortants.....	48
Modification des numéros abrégés ou de leur intitulé	49
Configuration de groupes de diffusion.....	50
Codes d'accès et numéros de cartes de crédit	52

9 Opérations de fax avancées (noir et blanc seulement)

Opérations de fax	53
Réadressage de fax	53
Mémoriser fax.....	53
Prévisualisation Fax	54
Réception de PC-Fax	55
Désactivation des opérations de fax avancées	56
Modification des opérations de fax avancées.....	57
Extraction à distance	57
Définition d'un code d'accès à distance	57
Utilisation du code d'accès à distance.....	58
Commandes à distance	59
Extraction des fax	60
Changement du numéro de réadressage de fax	60

10 Impression de rapports

Rapports de fax	61
Rapport de transmission.....	61
Journal des fax (rapport d'activité)	61
Rapports	62

11 Relève

Réception par relève.....	63
Relève protégée	63
Relève différée	63
Relève séquentielle	64
Transmission par relève (noir et blanc seulement).....	65
Configuration de la transmission par relève	65
Configuration de la transmission par relève avec code d'accès.....	65

Section III Copie

12 Copies de documents

Comment faire des copies	68
Passer en mode Copie	68
Faire une seule copie	68
Faire plusieurs copies.....	68
Arrêter le processus de copie.....	68
Modification des paramètres de copie	69
Augmentation de la vitesse ou de la qualité de copie	69
Agrandissement ou réduction de l'image copiée.....	69
Réglage du type de papier	70
Réglage du format du papier.....	70
Réglage de la luminosité	70
Réglage du contraste	71
Réglage de la saturation des couleurs	71
Tri des copies à l'aide du chargeur.....	71
Copie N en 1 ou poster (mise en page).....	72
Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut.....	73
Rétablissement du réglage d'usine de tous les paramètres	73
Message 'Mémoire saturée'.....	73
Restrictions légales.....	74

Section IV PhotoCapture Center™

13 Walk-Up PhotoCapture Center™

Introduction.....	76
Configuration nécessaire pour PhotoCapture Center™	76
Pour commencer	77

Entrée dans le mode PhotoCapture	78
Impression de photos	78
Affichage de photos	78
Index d'impression (miniatures).....	79
Imprimer toutes les photos	79
Imprimer des photos	80
Impression DPOF	80
Modification des paramètres d'impression	81
Augmentation de la vitesse ou de la qualité d'impression	82
Réglage du type et du format du papier	82
Réglage de la luminosité	82
Réglage du contraste	82
Ajustement des couleurs	82
Recadrer	83
Sans bordure	83
Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut.....	84
Rétablissement du réglage d'usine de tous les paramètres	84
Numérisation vers une carte mémoire	84
Passer en mode numérisation	84
Comment numériser vers une carte mémoire	85
Comprendre les messages d'erreur	86
Utilisation de PhotoCapture Center™ à partir d'un ordinateur	86

Section V Logiciels

14 Fonctions des logiciels et fonctions réseau

Section VI Annexes

A Sécurité et réglementation

Précautions de sécurité	90
Pour utiliser l'appareil en toute sécurité.....	90
Choix d'un emplacement	93
Informations importantes	94
Consignes de sécurité importantes	94
Pour votre sécurité	95
Connexion réseau	95
Déclaration de conformité internationale au programme ENERGY STAR® ..	95
Directive 2002/96/CE de l'Union Européenne et norme EN50419	95
Marques commerciales	96

B Dépistage des pannes et entretien courant

Dépistage des pannes	97
Messages d'erreur	97
Transfert des fax ou du journal des fax	100
Bourrage de documents	101

Bourrage dans l'imprimante ou le bac à papier	102
En cas de difficultés avec l'appareil.....	104
Détection de tonalité.....	110
Parasites sur la ligne téléphonique.....	110
Amélioration de la qualité d'impression	111
Nettoyage de la tête d'impression	111
Vérification de la qualité d'impression	111
Vérification de l'alignement de l'impression.....	112
Vérification du volume d'encre.....	113
Emballage et transport de l'appareil	113
Entretien courant	115
Nettoyage de l'extérieur de l'appareil	115
Nettoyage du scanner	115
Nettoyage du cylindre de l'imprimante	116
Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier	116
Remplacement des cartouches d'encre	116

C Menu et fonctions

Programmation à l'écran.....	119
Autonomie de la mémoire.....	119
Touches de menu	119
Tableau des menus	120
Saisie de texte	132

D Spécifications

Caractéristiques de l'appareil	133
Généralités	133
Support d'impression.....	135
Copie	136
PhotoCapture Center™	137
Fax.....	138
Scanner	139
Imprimante.....	140
Interfaces	140
Configuration de l'ordinateur	141
Consommables.....	142
Réseau	143

E Glossaire

F Index





Généralités

Généralités	2
Chargement des documents et du papier	10
Configuration de base	19
Fonctions de sécurité	26

Comment utiliser ce guide

Merci d'avoir acheté un appareil Brother ! Cet appareil est facile à utiliser, notamment grâce aux instructions affichées sur l'écran LCD qui vous guident tout au long de la programmation. Quelques minutes passées à lire ce guide vous permettront de tirer le meilleur parti de cet appareil.

Comment trouver un renseignement

Tous les titres et sous-titres des chapitres sont repris dans la table des matières. Vous pourrez trouver plus de détails sur une fonction ou une opération spécifique en consultant l'Index situé à la fin de ce guide.

Symboles utilisés dans ce guide

Tout au long de ce guide, vous verrez des symboles spéciaux qui vous alerteront sur des mises en garde, des remarques et des actions à effectuer. Pour mieux éclaircir certains points et pour vous aider à appuyer sur les bonnes touches, nous avons utilisé des polices de caractères particulières et inclus certains des messages qui s'afficheront sur l'écran LCD.

Caractères gras Les caractères gras identifient les touches spécifiques du panneau de commande de l'appareil.

Caractères en italique Les caractères en italique mettent l'accent sur un point important ou vous renvoient à un thème lié.

Courier New Le texte utilisant la police Courier New identifie les messages qui s'affichent sur l'écran LCD de l'appareil.



Les avertissements ont pour rôle de vous indiquer ce qu'il faut faire pour éviter de vous blesser.



Les icônes représentant un danger électrique vous mettent en garde vis-à-vis d'un risque d'électrocution.



Les icônes représentant une surface chaude vous mettent en garde vis-à-vis d'un risque de brûlure si vous touchez certaines pièces de l'appareil.



Tout texte précédé de ce symbole d'avertissement vous indique des procédures à suivre ou à éviter pour ne pas endommager l'appareil ou d'autres objets.



Tout texte précédé de ce symbole de remarque vous indique comment réagir face à une situation qui se présente ou vous donne des conseils sur la façon dont l'opération interagit avec d'autres fonctions.



Tout texte précédé de ce symbole de mauvaise configuration vous signale les périphériques ou opérations qui ne sont pas compatibles avec l'appareil.

Comment accéder au guide de l'utilisateur complet

Ce guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil, telles que la façon d'utiliser les fonctions avancées de l'imprimante, du scanner, du PC-Fax et du réseau. Lorsque vous êtes prêt à apprendre des informations détaillées sur ces opérations, lisez le guide de l'utilisateur complet fourni sur le CD-ROM.

Comment consulter la documentation (pour Windows®)

Dans le menu **Démarrer**, sélectionnez **Brother**, **MFL Pro Suite MFC-820CW** dans Tous les programmes, puis sélectionnez **Guide de l'utilisateur**.

Comment consulter la documentation à partir du menu principal du CD-ROM

- 1 Mettez votre ordinateur sous tension. Insérez le CD-ROM Brother étiqueté Windows® dans le lecteur approprié.
- 2 Si l'écran des noms de modèle s'affiche, cliquez sur le nom de votre modèle.

- 3 Si l'écran des langues s'affiche, cliquez sur votre langue. Le menu principal du CD-ROM s'affiche.



Remarque

Si cette fenêtre ne s'affiche pas, utilisez l'explorateur Windows® pour exécuter le programme setup.exe à partir du répertoire racine du CD-ROM Brother.

- 4 Cliquez sur **Documentation**.
- 5 Cliquez sur la documentation que vous voulez lire.
 - **Guide de l'utilisateur :**
Instructions de configuration et d'installation du logiciel
 - **Guide de l'utilisateur (3 manuels) :**
Guide de l'utilisateur pour fonctionnement autonome, Guide utilisateur - Logiciel et Guide utilisateur - Réseau
 - Guide de l'utilisateur de **PaperPort®** : Logiciel de gestion de documents

Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel

- *Numérisation, au chapitre 2* (pour Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionnel et Windows® XP)
- *ControlCenter2, au chapitre 3* (pour Windows® 98SE/Me/2000 Professionnel et Windows® XP)
- *Numérisation réseau au chapitre 4*

Guide de l'utilisateur de PaperPort®

- Instructions pour numériser directement depuis le logiciel ScanSoft®PaperPort®

Comment trouver les instructions de configuration du réseau

L'appareil peut être connecté à un réseau sans fil ou à un réseau câblé. Vous trouverez des instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Pour plus d'informations, ou si votre point d'accès prend en charge SecureEasySetup™, veuillez vous reporter au Guide utilisateur - Réseau.

Comment consulter la documentation (pour Macintosh®)

- 1 Mettez le Macintosh® sous tension. Insérez le CD-ROM Brother étiqueté Macintosh® dans le lecteur approprié. La fenêtre suivante s'affiche.



- 2 Double-cliquez sur l'icône **Documentation**.
- 3 L'écran Sélectionner la langue s'affiche, double-cliquez sur votre langue.
- 4 Cliquez sur la documentation que vous voulez lire.
 - **Guide de l'utilisateur :** Instructions de configuration et d'installation du logiciel
 - **Guide de l'utilisateur (3 manuels) :** Guide de l'utilisateur pour fonctionnement autonome, Guide utilisateur - Logiciel et Guide utilisateur - Réseau

Comment trouver les instructions de numérisation

Il existe plusieurs façons de numériser des documents. Vous pouvez trouver les instructions comme suit :

Guide utilisateur - Logiciel

- *Numérisation, au chapitre 9* (pour Mac OS® 9.1-9.2/Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent)
- *ControlCenter2, au chapitre 10* (pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent)
- *Numérisation réseau, au chapitre 11* (pour Mac OS® X 10.2.4. ou plus récent)

Guide de l'utilisateur de Presto!® PageManager®

- Instructions pour numériser directement depuis le logiciel Presto!® PageManager®

Comment trouver les instructions de configuration du réseau

L'appareil peut être connecté à un réseau sans fil ou à un réseau câblé. Vous trouverez des instructions de configuration de base dans le Guide d'installation rapide. Pour plus d'informations, ou si votre point d'accès prend en charge SecureEasySetup™, veuillez vous reporter au Guide utilisateur - Réseau.

Vue d'ensemble du panneau de commande



1 Pavé numérique

Ces touches servent à composer les numéros de téléphone et de fax et tiennent lieu de clavier pour saisir des informations dans l'appareil.

La touche # vous permet de commuter provisoirement le mode de numérotation pendant un appel téléphonique, de la numérotation par impulsions à la numérotation par tonalité.

2 Touches Fax

■ Fax Preview

Permet d'avoir un aperçu des fax entrants sur l'écran LCD.

■ Redial/Pause

Permet de rappeler l'un des 30 derniers numéros appelés. Elle permet également d'insérer une pause entre les numéros abrégés.

■ Tél/R



Cette touche sert à avoir une conversation téléphonique après avoir décroché le combiné externe lors d'une pseudo-sonnerie F/T.


Cette touche permet aussi d'accéder à une ligne externe ou de transférer un appel vers un autre poste s'il est branché à un réseau PBX.

3 Ink Management

Permet de nettoyer les têtes d'impression, de vérifier la qualité d'impression et de vérifier le volume d'encre disponible.

4 Touches de mode :

-  **PhotoCapture**
Permet d'accéder au mode PhotoCapture Center™.
-  **Copy**
Permet d'accéder au mode Copie.
-  **Fax**
Permet d'accéder au mode Fax.
-  **Scan**
Permet d'accéder au mode Scan (numérisation).



5 Touches de menu :

■ Touches de volume



En mode Fax, vous pouvez appuyer sur ces touches pour régler le volume de la sonnerie.

■ ▲ Search/Speed Dial

Cette touche permet de consulter des numéros préprogrammés dans la mémoire de numérotation. Elle permet aussi de composer des numéros enregistrés en entrant un nombre de deux chiffres.

■ ◀ ou ▶

Appuyez sur ces touches pour naviguer en arrière ou en avant dans une entrée de menu.

■ ▲ ou ▼

Appuyez sur ces touches pour naviguer dans les menus et les options.

■ Menu

Permet d'accéder au menu pour programmer vos réglages dans l'appareil.

■ OK

Permet d'enregistrer vos réglages dans l'appareil.

■ Clear

Permet d'annuler le réglage actuel.

6 Touches Marche :

■ ◀▶ Colour Start

Permet d'envoyer des fax ou de faire des copies en couleur. Permet aussi de lancer une opération de numérisation (en couleur ou en noir et blanc, selon le réglage de numérisation effectué dans le logiciel ControlCenter2).

■ ◀▶ Mono Start

Permet d'envoyer des fax ou de faire des copies en noir et blanc. Permet aussi de lancer une opération de numérisation (en couleur ou en noir et blanc, selon le réglage de numérisation effectué dans le logiciel ControlCenter2).

7 ◻ Stop/Exit

Permet d'interrompre une opération ou de sortir d'un menu.

8 Power Save

Permet de mettre l'appareil en mode veille.


9 LCD (écran à cristaux liquides)

Affiche des messages qui vous aident à configurer et à utiliser l'appareil.

Vous pouvez aussi régler l'angle de l'écran LCD en le soulevant.

Indications de l'écran LCD

L'écran LCD montre l'état actuel de l'appareil lorsque celui-ci est en mode d'attente.



1 Mode de réception en cours

Permet de voir le mode de réception en cours.

- Fax (Fax seulement)
- F/T (Fax/Tél).
- TAD (Répondeur externe)
- Man (Manuel)

2 Nombre de fax en mémoire

Indique le nombre de fax reçus présents dans la mémoire.

3 État de la mémoire

Permet de connaître la quantité de mémoire disponible de l'appareil.

4 État de la liaison sans fil

Un témoin à 4 niveaux indique la puissance du signal sans fil actuel si vous utilisez une liaison sans fil.



5 Témoin d'encre


Permet de connaître la quantité d'encre disponible.

Opérations de base

Par exemple pour régler le mode de temporisation sur 30 Secs.


1 Appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**.




Appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mode chrono..**




Appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **30 Secs**.



Appuyez sur **OK**.

Vous pouvez voir le réglage actuel sur l'écran LCD :



5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

À propos des télécopieurs

Tonalités de fax et protocole de prise de contact

Lors de l'envoi d'un fax, l'appareil émet des tonalités d'appel de fax (tonalités CNG). Il s'agit de bips intermittents discrets émis toutes les 4 secondes. Vous les entendez après avoir composé le numéro d'appel et appuyé sur la touche **Mono Start** ou **Colour Start**. Ils se poursuivent pendant 60 secondes environ après la numérotation. Pendant ce temps, l'appareil expéditeur doit commencer le 'protocole de prise de contact' ou la connexion avec l'appareil récepteur.

Chaque fois que vous utilisez des procédures automatiques pour envoyer un fax, vous envoyez des tonalités de fax sur la ligne téléphonique. Vous apprendrez rapidement à reconnaître ces bips discrets chaque fois que vous répondez à un appel sur votre ligne de fax et donc à reconnaître l'arrivée d'un fax.

Le télécopieur récepteur répond en émettant des tonalités de réception de fax qui sont des tonalités stridentes et fortes. Un télécopieur récepteur émet des tonalités stridentes pendant 40 secondes environ sur la ligne téléphonique, et l'écran LCD affiche *Réception*.

Si votre appareil est réglé en mode Fax uniquement, il répondra automatiquement à tous les appels avec des tonalités de réception de fax. Si le correspondant raccroche, votre appareil continue à émettre les 'tonalités stridentes' pendant 40 secondes environ, et l'écran LCD continue à afficher *Réception*. Pour annuler la réception, appuyez sur **Stop/Exit**.

La 'prise de contact' du fax représente la durée pendant laquelle les tonalités de fax du télécopieur émetteur et les 'tonalités stridentes' du télécopieur récepteur se chevauchent. Cette durée doit être de 2 à 4 secondes au moins pour que les deux télécopieurs puissent comprendre comment l'autre envoie et reçoit le fax. Le protocole de prise de contact ne commence que lorsque l'appel est intercepté et les tonalités de fax ne se poursuivent que pendant 60 secondes environ après la numérotation. Il est donc important que le télécopieur récepteur réponde à l'appel le plus rapidement possible.



Remarque

Si un répondeur externe est branché sur la ligne de fax, c'est le répondeur qui définit le nombre de sonneries avant la prise de l'appel.

ECM (mode de correction des erreurs)

Le mode de correction des erreurs (ECM) permet à l'appareil de vérifier une transmission de fax en cours. Si l'appareil détecte des erreurs lors de la transmission de fax, il renvoie les pages du fax présentant une erreur. Les transmissions ECM ne sont possibles qu'entre des télécopieurs qui disposent de cette fonction. Si c'est le cas, vous pouvez envoyer et recevoir des fax qui sont vérifiés continuellement par l'appareil.

2

Chargement des documents et du papier

Chargement des documents

Vous pouvez envoyer un fax, copier et numériser en utilisant le chargeur automatique de documents ou depuis la vitre du scanner.

Utilisation du chargeur

Le chargeur peut contenir jusqu'à 10 pages qu'il entraîne une à une. Utilisez du papier standard de 80 g/m² (20 lb) et ventilez bien les feuilles avant de les placer dans le chargeur.

Environnement recommandé

Température :	20 à 30 ° C (68 à 86 ° F)
Humidité :	50 % à 70 %
Papier :	80 g/m ² A4 (20 lb LTR)

Formats de document pris en charge

Longueur :	147 à 356 mm (5,8 à 14")
Largeur :	147 à 216 mm (5,8 à 8,5")
Grammage :	64 à 90 g/m ² (17 à 24 lb)

Comment charger les documents

! ATTENTION


Veillez à NE PAS tirer sur le document lorsqu'il est en cours d'entraînement.

Veillez à NE PAS utiliser du papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé, doté de trombones, de colle ou de ruban adhésif.

Veillez à NE PAS utiliser du carton, du journal ou du tissu.

■ Vérifiez que l'encre des documents est parfaitement sèche.

- 1 Ventilez bien les pages. Veillez à insérer les documents **côté imprimé vers le bas et bord supérieur en premier**, dans le chargeur automatique de documents jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec le rouleau d'alimentation.
- 2 Réglez les guides-papier en fonction de la largeur de vos documents.
- 3 Dépliez le volet du support de sortie de document du chargeur (1).



! ATTENTION

Veillez à NE PAS laisser de documents épais sur la vitre du scanner, faute de quoi un bourrage risque de se produire dans le chargeur.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour faxer, copier ou numériser des pages d'un livre ou une page à la fois.

Formats de document pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 297 mm (11")
Largeur :	Jusqu'à 216 mm (8,5")
Grammage :	Jusqu'à 2 kg (4,4 lb)


Comment charger les documents




Remarque

Pour pouvoir utiliser la vitre du scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide.

- 1 Soulevez le capot du scanner.



- 2 À l'aide des lignes repères pour document situées sur la gauche, centrez le document, face imprimée dessous, sur la vitre du scanner.



- 3 Refermez le capot du scanner.




ATTENTION

Si vous numérisez un livre ou un document épais, veillez à NE PAS refermer violemment le capot ou appuyer dessus.

Zone de numérisation

La zone de numérisation dépend des paramètres de l'application utilisée. Les chiffres ci-dessous montrent les zones du papier dont la numérisation n'est pas possible.



Utilisa- tion	Format du document	Haut (1) Bas (2)	Gauche (3) Droite (4)
Fax	Letter	3 mm (0,12")	4 mm (0,16")
	A4	3 mm (0,12")	1 mm (0,04")
Copie	Letter	3 mm (0,12")	3 mm (0,12")
	A4	3 mm (0,12")	3 mm (0,12")
Scan	Letter	3 mm (0,12")	3 mm (0,12")
	A4	3 mm (0,12")	0 mm (0")

À propos du papier

La qualité d'impression peut être affectée par le type de papier utilisé.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression en fonction des réglages choisis, il est essentiel que l'option Type de papier corresponde toujours au papier chargé.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous recommandons de tester plusieurs types de papier avant d'en acheter en grandes quantités.

Pour obtenir un résultat optimal, utilisez le papier recommandé.

- Lorsque vous imprimez sur du papier à jet d'encre (papier couché), des transparents ou du papier glacé, choisissez le support approprié dans l'onglet '**Elémentaire**' du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type de papier du menu (voir *Réglage du type de papier* à la page 21).
- Lorsque vous imprimez sur du papier glacé de Brother, chargez en premier dans le bac à papier la feuille d'instruction incluse avec le papier glacé puis placez le papier glacé sur la feuille d'instruction.
- Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression car il se peut qu'elle ne soit pas tout à fait sèche et tache vos doigts.

Papier recommandé

Nous recommandons d'utiliser du papier Brother pour obtenir la meilleure qualité d'impression (voir le tableau ci-dessous).

Si le papier Brother n'est pas disponible dans votre pays, nous vous recommandons de tester plusieurs papiers avant d'en acheter de grandes quantités.

Pour imprimer sur des transparents, nous recommandons l'utilisation du produit '3M Transparency Film'.

Papier Brother

Type de papier	Article
A4 Ordinaire	BP60PA
A4 glacé	BP60GLA
Papier à jet d'encre A4 (Photo Matte)	BP60MA
Papier glacé 10 x 15 cm	BP60GLP


Manipulation et utilisation du papier spécial

- Conservez le papier dans son emballage d'origine et gardez-le fermé. Conservez le papier à plat et à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Le côté couché du papier glacé est brillant. Évitez de toucher le côté brillant (couché). Chargez le papier glacé face brillante vers le bas.
- Évitez de toucher les faces des transparents car elles absorbent facilement l'eau et la transpiration et ceci peut amoindrir la qualité d'impression. Les transparents conçus pour les photocopieuses/imprimantes laser peuvent tacher le document qui suit. N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

Mauvaise configuration

Veillez à NE PAS utiliser les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière



1 2 mm (0,08") ou davantage

- Papier extrêmement brillant ou fortement texturé
- Papier déjà imprimé par une imprimante
- Papier impossible à empiler de façon uniforme
- Papier dont le grain est court

Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format de papier		Utilisation			
			Fax	Copie	Photo Capture	Imprimante
Feuilles simples	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11")	Oui	Oui	Oui	Oui
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7")	Oui	Oui	Oui	Oui
	Legal	216 × 356 mm (8 1/2 × 14")	Oui	Oui	–	Oui
	Executive	184 × 267 mm (7 1/4 × 10 1/2")	–	–	–	Oui
	JIS B5	182 × 257 mm (7,2 × 10,1")	–	–	–	Oui
	A5	148 × 210 mm (5,8 × 8,3")	–	Oui	–	Oui
	A6	105 × 148 mm (4,1 × 5,8")	–	–	–	Oui
Cartes	Photo	102 × 152 mm (4 × 6")	–	Oui	Oui	Oui
	Photo L	89 × 127 mm (3 1/2 × 5")	–	–	–	Oui
	Photo 2L	127 × 178 mm (5 × 7")	–	–	Oui	Oui
	Fiche	127 × 203 mm (5 × 8")	–	–	–	Oui
	Carte postale 1	100 × 148 mm (3,9 × 5,8")	–	–	–	Oui
	Carte postale 2 (double)	148 × 200 mm (5,8 × 7,9")	–	–	–	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	162 × 229 mm (6,4 × 9")	–	–	–	Oui
	Enveloppe DL	110 × 220 mm (4,3 × 8,7")	–	–	–	Oui
	COM-10	105 × 241 mm (4 1/8 × 9 1/2")	–	–	–	Oui
	Monarch	98 × 191 mm (3 7/8 × 7 1/2")	–	–	–	Oui
	Enveloppe JE4	105 × 235 mm (4,1 × 9,3")	–	–	–	Oui
Transparents	Letter	216 × 279 mm (8 1/2 × 11")	–	Oui	–	Oui
	A4	210 × 297 mm (8,3 × 11,7")	–	Oui	–	Oui

Grammage, épaisseur et capacité du papier

Type de papier		Grammage	Épaisseur	Nombre de feuilles
Feuilles simples	Papier ordinaire	64 à 120 g/m ² (17 à 32 lb)	0,08 à 0,15 mm (0,003 à 0,006")	100 ¹
	Papier jet d'encre	64 à 200 g/m ² (17 à 53 lb)	0,08 à 0,25 mm (0,003 à 0,01")	20
	Papier glacé	Jusqu'à 220 g/m ² (58 lb)	Jusqu'à 0,25 mm (0,01")	20
Cartes	Papier photo	Jusqu'à 240 g/m ² (64 lb)	Jusqu'à 0,28 mm (0,01")	20
	Fiche	Jusqu'à 120 g/m ² (32 lb)	Jusqu'à 0,15 mm (0,006")	30
	Carte postale	Jusqu'à 200 g/m ² (53 lb)	Jusqu'à 0,23 mm (0,01")	30
Enveloppes		75 à 95 g/m ² (20 à 25 lb)	Jusqu'à 0,52 mm (0,02")	10
Transparents		–	–	10

¹ Jusqu'à 50 feuilles pour papier de format Legal 80 g/m² (20 lb).
Jusqu'à 100 feuilles de papier de 80 g/m² (20 lb) .

Contenance du bac de sortie


Jusqu'à 25 feuilles de papier Letter de 20 lb
ou de papier A4 de 80 g/m².

- Les transparents et le papier glacé doivent être retirés du bac de sortie une feuille à la fois pour éviter les traces de maculage.
- Le papier de format Legal ne peut pas être empilé sur le bac de sortie.


Zone imprimable

La zone imprimable dépend des paramètres de l'application utilisée. Les chiffres ci-dessous représentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles simples. Si vous activez la fonction Sans marge, aucune zone non imprimable ne sera représentée.

Feuilles simples



Enveloppes



	Haut (1)	Bas (2)	Gauche (3)	Droite (4)
Feuilles simples	3 mm (0,12 ")	3 mm (0,12 ")	3 mm (0,12 ")	3 mm (0,12 ")
Enveloppes	12 mm (0,47")	24 mm (0,94")	3 mm (0,12")	3 mm (0,12")





Remarque

La fonction Sans marge n'est pas disponible pour les enveloppes.


Chargement de papier, d'enveloppes et de cartes postales

Pour charger du papier ou d'autres supports


- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil et enlevez le couvercle du bac de sortie (1).



- 2 Appuyez sur le guide-papier latéral (1) et faites-le glisser pour l'adapter à la largeur du papier.




- 3 Retirez le support papier (1) et dépliez le volet du support papier (2).





Remarque

Utilisez le volet du support papier pour le papier Letter, Legal et A4.

- 4 Ventilez bien la pile de papier pour éviter les bourrages et les mauvaises alimentations.




- 5 Placez délicatement le papier dans le bac à papier, la face à imprimer vers le bas et le bord supérieur en premier. Vérifiez que le papier est bien plat dans le bac et ne dépasse pas le repère de papier maximum (1). Vérifiez que les guides-papier latéraux touchent les bords du papier.



Remarque

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin ; il peut soulever à l'arrière du bac et entraîner des problèmes d'alimentation.

- 6 Remettez le bac de sortie papier et repoussez fermement le bac à papier dans l'appareil.



Chargement d'enveloppes

- Utilisez des enveloppes d'un grammage compris entre 75 et 95 g/m² (20 et 25 lb).
- Pour certaines enveloppes, il est nécessaire de régler la marge dans l'application. Veillez à effectuer tout d'abord une impression d'essai.

! ATTENTION

Pour éviter d'endommager le mécanisme d'alimentation, n'utilisez pas les types d'enveloppe indiqués ci-dessous.

N'UTILISEZ PAS D'ENVELOPPES :

- qui sont du type à soufflets
- qui sont estampées (qui comportent une écriture en relief)
- qui comportent des pinces
- qui sont mal pliées
- qui sont déjà imprimées à l'intérieur

Colle	Rabat arrondi	Rabat double	Rabat triangulaire


Comment charger des enveloppes

- 1 Avant de les charger, appuyez sur les angles et les côtés des enveloppes pour les aplatir le plus possible.




Remarque

Si plusieurs enveloppes sont entraînées en même temps dans l'appareil, placez une enveloppe à la fois dans le bac à papier.




- 2 Insérez les enveloppes dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et le bord avant (haut de l'enveloppe) en premier. Faites glisser le guide-papier latéral en fonction de la largeur des enveloppes.



Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes, essayez les suggestions suivantes :


- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Veillez à ce que le rabat ouvert soit sur le côté de l'enveloppe ou sur l'arrière de l'enveloppe lors de l'impression.

- 3 Ajustez le format et la marge dans votre application.



Comment charger des cartes postales

- 1 Soulevez la butée du papier (1) et insérez les cartes postales (2) dans le bac à papier. Faites glisser le guide-papier latéral (3) en fonction de la largeur des cartes postales.



Mode veille

Lorsque l'appareil est en attente, vous pouvez le basculer en mode veille en appuyant sur la touche **Power Save**. Cela n'a aucune incidence sur la réception des appels téléphoniques. Pour plus d'informations sur la réception de fax en mode veille, reportez-vous au tableau à la page 20. L'envoi des fax programmés pour un envoi différé sera assuré. Vous pouvez même récupérer des fax en utilisant l'extraction à distance si vous êtes loin de l'appareil. Si vous voulez effectuer d'autres opérations, vous devez annuler le mode veille.



Remarque

Si vous avez raccordé un téléphone externe ou un répondeur, il reste disponible.

Comment mettre l'appareil en mode veille

- 1 Appuyez sur la touche **Power Save** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran LCD affiche *Arrêt en cours*. L'écran LCD s'éteint.

Comment annuler le mode veille

- 1 Appuyez sur la touche **Power Save** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran LCD affiche
Attendez s.v.p..
L'écran LCD affiche la date et l'heure.



Remarque

- Même si vous avez mis l'appareil en mode veille, il nettoiera périodiquement la tête d'impression pour préserver la qualité d'impression.
- Si vous débranchez le cordon d'alimentation CA, aucune opération ne sera possible.
- Vous pouvez personnaliser le mode veille de telle sorte que, en dehors du nettoyage automatique des têtes, aucune opération de l'appareil ne soit disponible (voir *Réception de fax en mode veille* à la page 20).

Réception de fax en mode veille

Vous pouvez personnaliser la touche **Power Save** de l'appareil. Le réglage d'usine du mode est Récept. fax:On. Votre appareil peut recevoir des fax ou des appels même quand il est en mode veille. Si vous ne souhaitez pas que votre appareil reçoive des fax ou des appels, réglez ce paramètre sur Récept. fax:Off (voir *Mode veille* à la page 19.)

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param. général. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param. P. Save. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Récept. fax:Off (ou Récept. fax:On). Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Réglage On/Off	Mode de réception	Opérations possibles
Récept. fax:On (réglage d'usine)	Fax Tél/Rép. ext.	Réception de fax, détection de fax, envoi différé ¹ , Réadressage de fax ¹ , Mémoriser fax ¹ , Prévisu Fax ¹ , Réception de PC-Fax1 ¹ , extraction à distance ¹ ■ Vous ne pouvez pas recevoir de fax en appuyant sur la touche Mono Start ou Colour Start .
	Manuel Fax/Tél ²	Détection de fax, envoi différé ¹ ■ Vous ne pouvez pas recevoir de fax en appuyant sur la touche Mono Start ou Colour Start .
Récept. fax:Off	—	Seul le nettoyage de la tête d'impression est actif. Aucune autre opération n'est possible.

¹ Option à activer avant de mettre l'appareil en mode veille.

² Vous ne pouvez pas recevoir un fax automatiquement même si vous avez réglé le mode de réception sur Fax/Tél.

Temporisation de mode

Configuration de la temporisation de mode

L'appareil dispose de quatre touches de mode provisoire sur le panneau de commande : PhotoCapture, Copie, Fax et Scan. Vous pouvez changer le délai d'attente après la dernière copie, la dernière numérisation ou la dernière opération PhotoCapture avant que l'appareil revienne en mode Fax. Si vous sélectionnez Off, l'appareil reste dans le dernier mode utilisé.



- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param. général. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Mode chrono.. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 0 Sec, 30 Secs, 1 Min, 2 Mins, 5 Mins ou Off. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Réglages du papier

Réglage du type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param. général. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Type papier. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Normal, Jet d'encre, Glacé ou Transparent. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

L'appareil éjecte le papier, face imprimée dessus, dans le bac à papier situé à l'avant de l'appareil. Lorsque vous utilisez des transparents ou du papier glacé, retirez immédiatement chaque feuille pour éviter le maculage ou les bourrages de papier.

Réglage du format du papier

Vous pouvez utiliser cinq formats différents de papier pour imprimer des copies : Letter, Legal, A4, A5 et 10 × 15 cm (4 × 6") et trois formats pour imprimer des fax : Letter, Legal et A4. Quand vous chargez un autre type de papier dans l'appareil, vous devez changer le réglage de l'option Format de papier afin que l'appareil puisse faire tenir un fax entrant sur la feuille.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Param. général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Format papier*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Letter, Legal, A4, A5 ou 10x15cm*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Réglages du volume

Réglage du volume de la sonnerie

Vous pouvez désactiver la sonnerie (*Off*) ou sélectionner le niveau du volume de la sonnerie. Le nouveau réglage reste opérationnel tant qu'il n'est pas modifié.

- 1 Appuyez sur  ◀ ou sur ▶ .

Réglage du volume de la sonnerie à partir du menu

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Param. général*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Volume*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Sonnerie*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Bas, Moyen, Haut ou Off*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Réglage du volume du bip sonore

Vous pouvez modifier le volume du bip sonore. Le réglage d'usine est **Bas**. Quand le bip sonore est activé, l'appareil émet un bip chaque fois que vous appuyez sur une touche, en cas d'erreur ainsi qu'après l'envoi ou la réception d'un fax.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Volume**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bip sonore**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bas**, **Moyen**, **Haut** ou **Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Réglage du volume du haut-parleur

Vous pouvez régler le volume du haut-parleur une voie de l'appareil.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Volume**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Haut-parleur**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Bas**, **Moyen**, **Haut** ou **Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Passage automatique à l'heure d'été

Vous pouvez configurer l'appareil pour qu'il passe automatiquement à l'heure d'été. Il se réglera automatiquement avec une heure d'avance au printemps et annulera ce réglage à l'automne. Veillez à régler la date et l'heure exactes pour le paramètre **Date/Heure**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Heure été auto**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Off** (ou **On**). Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Écran LCD

Réglage du contraste de l'écran LCD

Vous pouvez régler le contraste de l'écran LCD pour obtenir un affichage plus net et plus vif. Si vous éprouvez des difficultés à lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage du contraste.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Contraste LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Clair, Moyen ou Foncé**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Réglage de la luminosité

Si vous éprouvez des difficultés pour lire l'écran LCD, essayez de modifier le réglage de luminosité.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Eclair.arrière**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Clair, Moyen ou Foncé**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Réglage du délai avant atténuation de la luminosité

Vous pouvez régler le délai pendant lequel l'écran LCD reste lumineux après la dernière action sur une touche.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Tempor. attén..** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **10 Secs, 20 Secs, 30 Secs ou Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Réglage du délai avant extinction de l'écran

Vous pouvez régler le délai pendant lequel l'écran LCD reste allumé après la dernière action sur une touche. C'est une fonction d'économie d'énergie. Même si l'écran LCD est éteint, l'appareil peut imprimer, numériser et recevoir des fax et des appels vocaux.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. général**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réglage LCD**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Tempor. arrêt..**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **1 Min, 2 Mins, 3 Mins, 5 Mins, 10 Mins, 30 Mins ou Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

Lorsque l'écran est éteint, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour le rallumer.

Sécurité de la mémoire

La fonction Sécurité de la mémoire empêche tout accès non autorisé à l'appareil. Vous ne pourrez pas continuer à programmer des fax différés ou des travaux de relève. Toutefois, les fax différés préprogrammés seront envoyés même si la fonction de sécurité de la mémoire est activée. Ils ne seront donc pas perdus.

Lorsque la fonction de sécurité de la mémoire est activée, les opérations suivantes sont disponibles :

- Réception de fax en mémoire (limitée par le volume de la mémoire)
- Réadressage de fax (si la fonction Réadressage de fax était déjà activée [On])
- Extraction à distance (si la fonction Mémoriser fax était déjà activée [On])

Lorsque la fonction de sécurité de la mémoire est activée, les opérations suivantes ne sont pas disponibles :

- Impression des fax reçus
- Envoi de fax
- Copie
- Impression depuis un ordinateur
- Numérisation
- PhotoCapture
- Réception de PC-Fax



Remarque

- Pour imprimer les fax présents en mémoire, désactivez la fonction Sécurité mémoire.
- Pour pouvoir activer la fonction Sécurité mémoire, vous devez désactiver la fonction de réception de PC Fax (voir *Désactivation des opérations de fax avancées* à la page 56).

Configuration du mot de passe



Remarque

- Si vous avez oublié le mot de passe de la fonction Sécurité mémoire, demandez l'intervention de votre revendeur ou d'un technicien Brother.
- Si vous avez déjà défini le mot de passe, il n'est pas nécessaire de le redéfinir.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Divers**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sécurité mem..**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Saisissez un nombre à 4 chiffres pour le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si l'écran LCD affiche **Vérif. :**, saisissez de nouveau le mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Modification du mot de passe de la fonction Sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Divers**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sécurité mem..** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mot de passe**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez le nombre à 4 chiffres enregistré pour le mot de passe actuel. Appuyez sur **OK**.
- 7 Saisissez un nombre à 4 chiffres comme nouveau mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 8 Si l'écran LCD affiche **Vérif.:**, saisissez de nouveau le nouveau mot de passe. Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Activation de la fonction Sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Divers**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sécurité mem..** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Sécurité**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez le mot de passe à 4 chiffres que vous avez enregistré. Appuyez sur **OK**. L'appareil se met hors ligne et l'écran LCD affiche **Mode sécurité**.



Remarque

En cas de panne de courant, les données resteront en mémoire pendant une durée pouvant aller jusqu'à 24 heures.

Désactivation de la fonction Sécurité mémoire

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Saisissez le mot de passe à 4 chiffres que vous avez enregistré. Appuyez sur **OK**. La fonction Sécurité mémoire est désactivée automatiquement.



Remarque


Si vous saisissez un mot de passe incorrect, l'écran LCD affiche **Erreur m.passe** et l'appareil reste hors ligne. L'appareil reste en mode Sécurité jusqu'à la saisie du mot de passe enregistré.




Fax


Envoi d'un fax	30
Réception d'un fax	37
Services téléphoniques et périphériques externes	41
Numéros abrégés et options de numérotation	46
Opérations de fax avancées (noir et blanc seulement)	53
Impression de rapports	61
Relève	63

Basculement en mode Fax

Lorsque vous voulez envoyer un fax ou modifier les paramètres d'envoi et de réception, appuyez sur la touche  (**Fax**). Elle s'allume en vert.



L'écran LCD affiche :




Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour naviguer parmi les options de la touche **Fax**. Certaines fonctions ne sont disponibles que lors de l'envoi de fax en noir et blanc

- Résolution fax (voir page 33.)
- Contraste (voir page 33.)
- No. abrégé (voir page 46.)
- Appel sortant (voir page 47.)
- Diffusion (voir page 32.)
- Envoi différé (voir page 35.)
- TX différé (voir page 35.)
- TX immédiat (voir page 34.)
- Relève TX (voir page 65.)
- Relève RC (voir page 63.)
- Mode internat. (voir page 35.)
- Format scan (voir page 31.)
- Régl.nouv.défaut (voir page 35.)
- Mise zéro usine (voir page 36.)

Lorsque l'option souhaitée est mise en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Envoi de fax à partir du chargeur

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Insérez le document face vers le bas dans le chargeur.
- 3 Entrez le numéro de fax à l'aide du pavé numérique, des numéros abrégés ou de la recherche.
- 4 Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.
L'appareil commence la numérisation du document.



Remarque

- Pour annuler, appuyez sur **Stop/Exit**.
- En cas de saturation de la mémoire, le document sera envoyé en temps réel.

Envoi de fax à partir de la vitre du scanner


Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour faxer des pages d'un livre une à une. Le format maximal des documents est Letter ou A4.

Vous ne pouvez pas envoyer des pages multiples pour les fax couleur.



Remarque

Étant donné que vous ne pouvez numériser qu'une page à la fois, il est plus facile d'utiliser le chargeur si vous envoyez un document de plusieurs pages.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Placez votre document sur la vitre du scanner, face imprimée dessous.
- 3 Composez le numéro de fax.
- 4 Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.
 - Si vous appuyez sur **Mono Start**, l'appareil commence à numériser la première page. Passez à l'étape 5.
 - Si vous appuyez sur **Colour Start**, l'appareil commence à envoyer le document.
- 5 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour envoyer une seule page, appuyez sur **2** pour sélectionner **Non** (ou appuyez de nouveau sur **Mono Start**). L'appareil commence l'envoi du document.
 - Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui** et passez à l'étape 6.
- 6 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**. L'appareil commence à numériser la page. (Répétez les étapes 5 et 6 pour chaque page supplémentaire.)




Remarque

En cas de saturation de la mémoire et si vous envoyez une seule page, celle-ci est envoyée en temps réel.

Envoi par fax de documents au format Letter à partir de la vitre du scanner

Lorsque les documents sont au format Letter, vous devez régler le paramètre Format numér. sur Letter. Si ce réglage n'est pas effectué, une partie latérale des documents ne sera pas reproduite sur les fax.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Format scan**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Letter** (ou **A4**). Appuyez sur **OK**.



Remarque

Vous pouvez mémoriser le réglage le plus utilisé en le définissant comme valeur par défaut (voir page 35).

Annulation d'un fax en cours de traitement

Si vous voulez annuler un fax en cours de numérisation, de numérotation ou d'envoi, appuyez sur **Stop/Exit**.

Envoi de fax couleur


Votre appareil peut envoyer un fax couleur aux appareils qui prennent en charge cette fonction.

Toutefois, les fax couleur ne peuvent pas être enregistrés dans la mémoire. Un fax couleur est toujours envoyé en temps réel (même si le paramètre **TX immédiat** est réglé sur **Off**).

Diffusion (noir et blanc seulement)

La diffusion est l'envoi automatique d'un même fax à plusieurs destinataires. Vous pouvez inclure dans la même diffusion des groupes, des numéros abrégés et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.

Une fois la diffusion terminée, un rapport de diffusion s'imprime.

- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Diffusion*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Ajouter numéro*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez un numéro à l'aide des numéros abrégés, d'un groupe ou du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 pour entrer d'autres numéros de fax, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir *Compléter*. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur **Mono Start**.



Remarque

- Si vous n'avez pas utilisé les numéros pour les groupes, les codes d'accès ou les numéros de cartes de crédit, vous pouvez 'diffuser' des fax à un nombre maximum de 210 destinataires différents.
- La mémoire disponible varie en fonction des travaux en mémoire et du nombre de destinataires de la diffusion. Si vous diffusez au plus grand nombre de destinataires disponible, vous ne pourrez pas utiliser la fonction Multitâche ni la fonction Envoi différé.

- Saisissez les numéros à longue séquence de numérotation comme vous le feriez normalement, mais n'oubliez pas que chaque numéro abrégé compte comme un numéro et donc le nombre de destinataires que vous pouvez enregistrer est limité (voir *Codes d'accès et numéros de cartes de crédit* à la page 52).
- Si la mémoire est saturée, appuyez sur **Stop/Exit** pour arrêter l'opération. Si plusieurs pages ont été numérisées, appuyez sur **Mono Start** pour envoyer la partie qui est en mémoire.


Pour arrêter une diffusion en cours


- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Fax*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir *Jobs en att..*. Appuyez sur **OK**. L'écran LCD affiche le numéro de fax composé, ainsi que le numéro de travail de la diffusion.
- 4 Appuyez sur **OK**. Le message suivant s'affiche sur l'écran LCD et vous invite à faire un choix :
Annuler tâche?
Oui → Appuyez sur **1**
Non → Appuyez sur **2**
- 5 Appuyez sur **1** pour effacer le numéro composé. L'écran LCD affiche ensuite le numéro de travail de la diffusion.
- 6 Appuyez sur **OK**. Le message suivant s'affiche sur l'écran LCD et vous invite à faire un choix :
Annuler tâche?
Oui → Appuyez sur **1**
Non → Appuyez sur **2**
- 7 Appuyez sur **1** pour annuler la diffusion.
- 8 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Opérations d'envoi supplémentaires

Envoi de fax en utilisant différents réglages

Lorsque vous envoyez un fax, vous pouvez choisir toute combinaison des paramètres suivants : résolution, contraste, mode international, envoi différé, envoi par relève ou envoi en temps réel.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
L'écran LCD affiche :



- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez modifier.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Une fois un réglage accepté, vous pouvez continuer à modifier d'autres paramètres.



Remarque


- La plupart des réglages sont temporaires et les réglages par défaut sont rétablis à l'issue de l'envoi d'un fax.
- Vous pouvez mémoriser certains des réglages les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés (voir *Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut* à la page 35).

Contraste

Si votre document est très clair ou très foncé, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer le contraste. Pour la plupart des documents, le réglage d'usine *Auto* peut être utilisé. Le contraste adapté à votre document sera sélectionné automatiquement.

Utilisez *Clair* pour envoyer un document clair.

Utilisez *Foncé* pour envoyer un document foncé.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Contraste*.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Auto*, *Clair* ou *Foncé*.
Appuyez sur **OK**.




Remarque

Même si vous choisissez *Clair* ou *Foncé*, l'appareil enverra le fax en utilisant le réglage *Auto* dans l'une quelconque des situations suivantes :

- Lorsque vous envoyez un fax couleur.
- Lorsque vous choisissez *Photo* pour le paramètre *Résolution fax*.

Résolution du fax

La qualité d'un fax peut être améliorée en changeant sa résolution.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Résolution fax*.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la résolution souhaitée.
Appuyez sur **OK**.

Remarque

Il y a quatre niveaux de réglage de résolution en noir et blanc et deux niveaux en couleur.

Noir et blanc	
Standard	Convient pour la plupart des documents dactylographiés.
Fin	Convient pour les petits caractères. La transmission est un peu plus lente qu'en résolution Standard.
Superfin	Convient pour les petits caractères et le dessin au trait. La transmission est plus lente qu'avec le niveau Fin.
Photo	À utiliser lorsque le document est une photo ou comporte diverses nuances de gris. Ce réglage produit la transmission la plus lente.

Couleur	
Standard	Convient pour la plupart des documents dactylographiés.
Fin	À utiliser lorsque le document est une photo. La transmission est plus lente qu'avec la résolution standard.

Si vous sélectionnez *Superfin* ou *Photo* et si vous utilisez ensuite la touche **Colour Start** pour envoyer un fax, l'appareil envoie le fax en utilisant le réglage *Fin*.

Multitâche (noir et blanc seulement)

Vous pouvez composer un numéro et commencer à numériser le fax dans la mémoire, même lorsque l'appareil envoie à partir de la mémoire, reçoit des fax ou imprime des données provenant d'un ordinateur. L'écran LCD affiche le nouveau numéro de travail et la mémoire disponible.

Un fax couleur est toujours envoyé en temps réel (même si le paramètre *TX immédiat* est réglé sur *Off*).

Le nombre de pages que vous pouvez numériser dans la mémoire varie en fonction des données qu'elles contiennent.

Remarque

Si le message *Mémoire saturée* s'affiche en cours de numérisation d'un document, appuyez sur **Stop/Exit** pour annuler ou sur **Mono Start** pour envoyer les pages numérisées.


Envoi en temps réel

Lorsque vous envoyez un fax, l'appareil numérise d'abord les documents en mémoire. Puis, dès que la ligne téléphonique est libre, l'appareil effectue la numérotation et l'envoi.

Si la mémoire est saturée, l'appareil envoie le document en temps réel (même si l'option *TX immédiat* est réglée sur *Off*).

Il peut arriver que vous souhaitiez envoyer un document important immédiatement, sans attendre la transmission via la mémoire. Vous pouvez activer la fonction *TX immédiat*.

Pour envoyer un document immédiatement, sans attendre la transmission depuis la mémoire, réglez *TX immédiat* sur *On*.


- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *TX immédiat*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *On*. Appuyez sur **OK**.

Remarque

- En mode d'envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas lorsque l'on utilise la vitre du scanner.
- Un fax couleur est toujours envoyé en temps réel (même si le paramètre *TX immédiat* est réglé sur *Off*).


Mode international

Si vous avez des difficultés à envoyer un fax à l'étranger, par exemple à cause de perturbations sur la ligne téléphonique, nous vous recommandons d'activer le mode international. Après la transmission d'un fax en mode outre-mer, l'appareil désactive automatiquement cette fonction.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Mode internat..*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *On* (ou *Off*). Appuyez sur **OK**.

Envoi différé (noir et blanc uniquement)

Pendant la journée, vous pouvez enregistrer un maximum de 50 fax dans la mémoire pour les transmettre dans les 24 heures qui suivent. Ces fax seront envoyés à l'heure de la journée que vous programmez à l'étape ⑤.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Envoi différé*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *On*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez l'heure à laquelle vous souhaitez envoyer le fax (format 24 heures) (par exemple, entrez 19:45 pour 19H45). Appuyez sur **OK**.




Remarque

Le nombre de pages que vous pouvez numériser dans la mémoire varie en fonction des données qu'elles contiennent.


Envoi par lot en différé (noir et blanc seulement)

Avant d'envoyer les fax en différé, l'appareil effectue un tri de tous les fax en mémoire selon la destination et l'heure programmée. Tous les fax en différé programmés pour être envoyés à la même heure à un même numéro de fax seront envoyés en un seul appel afin de minimiser la durée des communications.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *TX différé*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *On*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.


Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut

Vous pouvez mémoriser les réglages utilisés le plus souvent pour *Résolution fax*, *Contraste*, *TX immédiat* et *Format scan* en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez modifier.
- 3 Après la modification du dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Régl. nouv. défaut*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **1** pour sélectionner *Oui*.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Rétablissement du réglage d'usine de tous les paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mise zéro usine**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur 1 pour sélectionner **Oui**.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.


Vérification de l'état des travaux ou annulation d'un travail programmé

Vous pouvez vérifier les travaux qui se trouvent toujours en attente d'envoi dans la mémoire et éventuellement annuler un travail (s'il n'y a pas de travaux en mémoire, l'écran affiche **Pas job en att.**).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Jobs en att.**. Appuyez sur **OK**. Les travaux en attente s'affichent sur l'écran LCD.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour naviguer parmi les travaux et sélectionnez celui que vous voulez annuler. Appuyez sur **OK**.
- 5 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour annuler, appuyez sur 1 pour sélectionner **Oui**. Pour annuler un autre travail, passez à l'étape 4.
 - Pour quitter sans annuler, appuyez sur 2 pour sélectionner **Non**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Envoi d'un fax manuellement

L'envoi manuel vous permet d'entendre la tonalité de numérotation, la sonnerie et la tonalité de réception de fax lors de l'envoi d'un fax.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Décrochez le combiné d'un téléphone externe et attendez la tonalité.
- 4 Composez le numéro de fax que vous souhaitez appeler.
- 5 Quand vous entendez la tonalité de fax, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.
- 6 Raccrocher le combiné.

Message Mémoire saturée

Si vous recevez un message **Mémoire saturée** pendant la numérotation de la première page d'un fax, appuyez sur **Stop/Exit** pour annuler le fax.

Si vous recevez un message **Mémoire saturée** pendant la numérotation de l'une des pages suivantes, vous pouvez soit appuyer sur **Mono Start** pour envoyer les pages déjà numérotées, soit appuyer sur **Stop/Exit** pour annuler l'opération.



Remarque

Si vous recevez un message **Mémoire saturée** pendant l'envoi d'un fax et que vous ne souhaitez pas supprimer vos fax mémorisés pour vider la mémoire, vous pouvez envoyer le fax en temps réel (voir *Envoi en temps réel* à la page 34).

Opérations de base pour la réception de fax

Sélection du mode de réception

Votre appareil dispose de quatre modes de réception. Vous pouvez sélectionner le mode qui correspond le mieux à vos besoins.

LCD (liquid crystal display)	Fonctionnement	Application
Fax (réception automatique)	L'appareil répond automatiquement à tous les appels comme s'il s'agissait de fax.	Pour les lignes de fax dédiées.
Fax/Tél (fax et téléphone) (avec un téléphone externe ou un poste supplémentaire seulement)	L'appareil contrôle la ligne et répond automatiquement à tous les appels. S'il s'agit d'un fax, l'appareil en assure la réception. S'il ne s'agit pas d'un fax, l'appareil sonne (pseudo-sonnerie double) pour que vous preniez l'appel.	Utilisez ce mode si vous pensez recevoir de nombreux messages fax et peu d'appels vocaux. Vous ne pouvez pas avoir un répondeur sur la même ligne, même s'il est branché sur une prise téléphonique distincte. Quand ce mode est actif, vous ne pouvez pas utiliser le service de messagerie vocale de la compagnie de téléphone.
Tél/Rép. ext. (avec un répondeur externe uniquement)	Le répondeur externe répond automatiquement à tous les appels. Les messages vocaux sont mémorisés sur le répondeur externe. S'il s'agit d'un fax, l'appareil en assure la réception.	Utilisez ce mode si vous voulez utiliser un répondeur raccordé à l'appareil. La fonction Tél/Rep.ext ne fonctionne qu'avec un répondeur externe. La fonction Long. sonnerie ne fonctionne pas dans ce mode.
Manuel (réception manuelle) (avec un téléphone externe ou un poste supplémentaire seulement)	Vous contrôlez la ligne téléphonique et vous devez répondre vous-même à tous les appels.	Utilisez ce mode si vous ne recevez pas beaucoup de fax ou si vous utilisez un ordinateur sur la même ligne. Si vous répondez et si vous entendez une tonalité de fax, attendez que l'appareil prenne l'appel, puis raccrochez (voir <i>Détection de fax</i> à la page 39).

Sélection ou modification du mode de réception

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Param. syst..**
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Mode réponse**.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Fax**, **Fax/Tél**, **Tél/Rép. ext.** ou **Manuel**.
Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Réglage de la longueur de sonnerie

La longueur de sonnerie détermine le nombre de sonneries émises par l'appareil avant qu'il ne réponde en mode `Fax` ou en mode `Fax/Tél`. Si des téléphones supplémentaires et externes partagent la même ligne que l'appareil, choisissez le plus de sonneries possibles.

(voir *Fonctionnement à partir de postes supplémentaires* à la page 41 et *Détection de fax* à la page 39).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fax`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Param. RC..`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Long. sonnerie`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nombre de sonneries avant que l'appareil réponde (2-10 Suisse uniquement) (0-10 Belgique uniquement). Appuyez sur **OK**.
Si vous sélectionnez 0, aucune sonnerie ne sera émise.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Configuration de la durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)

Si le mode de réception est réglé sur `Fax/Tél`, il vous faudra déterminer la durée pendant laquelle l'appareil émet la pseudo-sonnerie double spéciale vous indiquant la présence d'un appel *vocal* (s'il s'agit d'un fax, l'appareil en assure la réception).

Cette pseudo-sonnerie double intervient après la sonnerie initiale émise par la compagnie de téléphone. Seul l'appareil sonne et aucun autre téléphone sur la même ligne n'émet la pseudo-sonnerie double spéciale. Néanmoins, vous pouvez toujours prendre l'appel sur n'importe quel téléphone.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fax`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Param. RC..`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Durée son. F/T`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner la durée de la sonnerie de l'appareil vous signalant un appel vocal (20, 30, 40 ou 70 secondes). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

Même si le correspondant raccroche pendant la pseudo-sonnerie double, l'appareil continue à sonner pendant le reste de la durée programmée.

Détection de fax

Si Détection fax est réglé sur On :

L'appareil reçoit les appels fax automatiquement, même si vous décrochez le combiné d'un poste supplémentaire ou d'un téléphone externe. Quand **Réception** s'affiche sur l'écran LCD ou quand vous entendez des 'tonalités stridentes' dans le combiné d'un poste supplémentaire connecté à une autre prise téléphonique, raccrochez simplement le combiné et l'appareil se charge du reste.

Si Détection fax est réglé sur Off :

Lorsque vous entendez une tonalité de fax dans le combiné, vous devez appuyer sur **Mono Start** ou sur **Colour Start** sur l'appareil.

Si vous n'êtes pas à proximité de l'appareil, appuyez sur * 5 1 sur le téléphone supplémentaire (voir *Fonctionnement à partir de postes supplémentaires* à la page 41).



Remarque

- Si cette fonction est réglée sur **On**, mais que l'appareil ne prend pas l'appel de fax lorsque vous soulevez le combiné d'un téléphone externe ou supplémentaire, tapez le code de réception de fax * 5 1. Sur l'appareil, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.
- Si vous envoyez des fax à partir d'un ordinateur connecté sur la même ligne téléphonique et que l'appareil les intercepte, réglez **Détection fax** sur **Off**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. RC..**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Détection fax**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Impression en réduction d'un fax entrant (Réduction auto)

Si cette fonction est activée, l'appareil réduit automatiquement un fax entrant pour qu'il tienne sur une feuille de format A4, Letter ou Legal. L'appareil détermine le rapport de réduction à partir du format de page du document et de votre réglage de format papier (voir *Réglage du format du papier* à la page 22).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. RC..**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réduction auto**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

- Si vous recevez des fax coupés en deux pages, utilisez ce réglage. Si le document est trop long, cependant, il se peut que l'appareil l'imprime encore sur deux pages.
- Si les marges gauche et droite sont coupées, activez ce réglage.
- Lorsque cette fonction est réglée sur **On**, les fax de format A4 qui vous sont envoyés peuvent sembler légèrement réduits, même si l'appareil les imprime sur du papier A4. Ceci s'explique par le fait que l'appareil doit imprimer l'ID station de l'appareil expéditeur en haut de la page.

Impression d'un fax depuis la mémoire

Si vous avez sélectionné **Mémoriser fax**, vous pouvez tout de même imprimer un fax sur l'appareil depuis la mémoire (voir *Désactivation des opérations de fax avancées* à la page 56).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér. de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Impr. document**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Mono Start**.

Réception en mémoire (noir et blanc seulement)

Dès que le bac à papier est vide pendant la réception d'un fax, l'écran LCD affiche *Vérifiez papier* ; veuillez alors rajouter du papier dans le bac (voir *Chargement de papier, d'enveloppes et de cartes postales* à la page 16).

Si la fonction **Récp. en mém.** est **inactive (On)** à ce moment...

La réception de fax en cours continue, les pages restantes étant enregistrées dans la mémoire disponible. Les fax entrants suivants sont également stockés en mémoire jusqu'à ce que celle-ci soit saturée. Quand ceci se produit, l'appareil ne répond plus à aucun nouveau fax entrant. Pour imprimer toutes les données mises en mémoire, placez du papier dans le bac puis appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

Si la fonction **Récp. en mém.** est **inactive (Off)** à ce moment...

La réception de fax en cours continue, les pages restantes étant enregistrées dans la mémoire disponible. L'appareil ne répondra automatiquement au fax entrant suivant que lorsque du papier aura été rajouté dans le bac à papier. Pour imprimer le dernier fax reçu, mettez du papier dans le bac puis appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. RC..** Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Récp. en mém..** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez ▲ ou ▼ pour sélectionner **On** (ou **Off**). Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Opérations vocales

Les appels vocaux peuvent être faits sur un téléphone supplémentaire ou externe.

Tonalité ou impulsions

Si vous devez envoyer des signaux multifréquence (par exemple, pour des opérations bancaires par téléphone) alors que vous employez un téléphone externe utilisant un service de numérotation par impulsions, procédez comme suit. Si vous disposez du service Touch Tone, vous n'avez pas besoin de cette fonction pour envoyer des signaux multifréquence.

- 1 Décrochez le combiné du téléphone externe.
- 2 Appuyez sur # sur le panneau de commande de l'appareil. Tout chiffre composé envoie désormais des signaux multifréquence.
Lorsque vous raccrochez, le service de numérotation par impulsions est rétabli sur l'appareil.

Fonctionnement à partir de postes supplémentaires

Si vous répondez à un appel de fax sur un poste supplémentaire ou un téléphone externe branché sur la prise appropriée de l'appareil, vous pouvez faire basculer l'appel sur l'appareil en utilisant le code de réception de fax. Lorsque vous appuyez sur le code de réception de fax * 5 1, l'appareil commence à recevoir le fax.

Si l'appareil répond à un appel vocal et émet une pseudo-sonnerie double vous demandant d'intercepter l'appel, utilisez le code de réponse de téléphone # 5 1 pour prendre l'appel sur un poste supplémentaire (voir *Configuration de la durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél uniquement)* à la page 38).

Si vous répondez à un appel et que personne ne parle :

vous devez présumer que vous recevez un fax manuel.

Pour pouvoir utiliser l'activation à distance, vous devez activer les codes correspondants. (Voir *Modification des codes à distance* à la page 45.)

Appuyez sur * 5 1 et attendez la tonalité stridente ou l'affichage de Réception sur l'écran LCD, puis raccrochez.



Remarque

Vous pouvez également utiliser la fonction Détection fax pour que l'appareil prenne automatiquement l'appel (voir *Détection de fax* à la page 39.)

Mode Fax/Tél

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél, il se sert de la durée de sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double) pour vous signaler la présence d'un appel vocal.

Si vous êtes près d'un téléphone externe, décrochez son combiné puis appuyez sur Tél/R pour répondre.

Si vous êtes près d'un poste supplémentaire, décrochez le combiné pendant la durée de la sonnerie F/T puis tapez # 5 1 entre les pseudo-sonneries doubles. Si personne n'est en ligne, ou si quelqu'un veut vous envoyer un fax, renvoyez l'appel sur l'appareil en tapant * 5 1.

Mode Fax/Tél en mode d'économie d'énergie

Le mode Fax/Tél ne fonctionne pas en mode Veille. L'appareil ne répond pas aux appels téléphoniques ou aux appels de fax et continue de sonner. Si vous êtes près d'un téléphone externe ou supplémentaire, décrochez le combiné et parlez. Si vous entendez une tonalité de fax, gardez le combiné jusqu'à ce que la fonction Détection fax active l'appareil. Si votre correspondant indique qu'il veut vous envoyer un fax, activez l'appareil en tapant * 5 1.

Services téléphoniques

Réglage du type de ligne téléphonique

Si vous raccordez l'appareil à une ligne PBX ou RNIS pour envoyer et recevoir des fax, vous devez modifier le réglage du type de ligne téléphonique en conséquence en procédant comme suit.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Param. syst..`. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Type ligne tél.`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `PBX, ISDN (ou Normal)`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

PBX et transfert

L'appareil est initialement réglé sur `Normal`, ce qui permet la connexion de l'appareil au réseau téléphonique public commuté standard (PSTN, Public Switched Telephone Network). Toutefois, de nombreux bureaux utilisent un central téléphonique ou un autocommutateur privé (PBX, Private Automatic Branch Exchange). Votre appareil peut être raccordé à la plupart des types de PBX. La fonction rappel de l'appareil ne prend en charge que les rappels de type pause minutée (TBR, timed break recall). La fonction TBR fonctionne avec la plupart des systèmes PBX et vous permet d'avoir accès à une ligne extérieure ou de transférer un appel vers un autre poste. La fonction est active quand la touche **Tél/R** est enfoncée.



Remarque


Vous pouvez programmer une pression sur la touche **Tél/R** dans le cadre d'un numéro abrégé mis en mémoire. Lors de la programmation du Numéro abrégé, appuyez tout d'abord sur **Tél/R** ('!' s'affiche sur l'écran LCD), puis saisissez le numéro de téléphone. Si vous procédez ainsi, vous n'avez pas besoin d'appuyer sur **Tél/R** chaque fois que vous appelez un numéro abrégé (voir *Mémorisation de numérotation simplifiée* à la page 48).

Toutefois, si l'option PBX n'est pas choisie pour le Type de ligne téléphonique, vous ne pouvez pas utiliser le numéro abrégé dans lequel **Tél/R** est programmé.

Raccordement d'un périphérique externe à l'appareil

Raccordement d'un téléphone externe ou supplémentaire

Vous pouvez raccorder un téléphone séparé à l'appareil comme illustré sur le schéma ci-dessous.



- 1 Poste supplémentaire
- 2 Téléphone externe
- 3 Adaptateur

Lorsque vous utilisez un téléphone externe, l'écran LCD indique Téléphone.

Branchement d'un répondeur téléphonique externe

Vous pouvez choisir de brancher un répondeur externe. Toutefois, lorsqu'un répondeur **externe** et l'appareil utilisent la même ligne téléphonique, le répondeur répond à tous les appels et l'appareil essaie de 'détecter' une tonalité d'appel de fax (CNG). S'il détecte une telle tonalité, l'appareil intercepte l'appel et reçoit le fax. S'il ne détecte pas de tonalité d'appel de fax, l'appareil laisse le répondeur continuer à lire le message annonce afin que le correspondant puisse laisser un message vocal.


Le répondeur doit répondre au bout de quatre sonneries au maximum (toutefois, le réglage recommandé est de deux sonneries). L'appareil ne peut pas détecter une tonalité d'appel de fax tant que le répondeur n'a pas pris l'appel, et avec quatre sonneries, il ne reste que 8 à 10 secondes d'émission de tonalité d'appel de fax pour le 'protocole de prise de contact' entre les télécopieurs. Veuillez à bien suivre les consignes figurant dans ce guide pour l'enregistrement de votre message annonce. Nous ne recommandons pas l'utilisation de la fonction d'économiseur de taxe sur votre répondeur externe s'il y a plus de cinq sonneries.

Remarque

Si vous ne recevez pas tous vos fax, réduisez le réglage de la longueur de sonnerie sur le répondeur externe.

⊘ Mauvaise configuration

Ne branchez pas un répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique.



1 REP

2 Adaptateur

Lorsque le répondeur répond à un appel, l'écran LCD affiche **Téléphone**.

Branchements

Le répondeur externe doit être branché comme illustré sur la figure précédente.

- 1 Réglez le répondeur externe pour qu'il réponde après une ou deux sonneries (la fonction Long. sonnerie de l'appareil ne s'applique pas).
- 2 Enregistrez le message annonce sur le répondeur externe.
- 3 Programmez le répondeur pour qu'il réponde aux appels.
- 4 Réglez le mode de réception (Mode réponse) sur **Tél./Rép. ext.** (voir *Sélection du mode de réception* à la page 37).

Enregistrement du message annonce sur un répondeur externe

Le respect d'un certain minutage est important pour l'enregistrement de ce message annonce. Ce minutage définit le mode de traitement de la réception manuelle et automatique des fax.

- 1 Enregistrez 5 secondes de silence au début de votre message annonce (ceci permet à l'appareil de détecter la tonalité d'appel de fax CNG des transmissions automatiques avant qu'elle ne s'arrête).
- 2 Votre message annonce parlé ne doit pas durer plus de 20 secondes.



Remarque

Nous vous recommandons de commencer votre message annonce par une période de silence de 5 secondes parce que l'appareil ne peut pas détecter la tonalité d'appel de fax au-dessus une voix forte. Vous pouvez essayer de ne pas insérer cette pause, mais en cas de problèmes de réception, vous devrez réenregistrer l'annonce avec la pause en question.

Branchements multiligne (PBX)

La plupart des bureaux utilisent un central téléphonique. Bien qu'il soit souvent relativement simple de brancher l'appareil sur un système d'intercommunication ou sur un standard privé (PBX, Private Branch Exchange), nous vous recommandons de contacter la compagnie qui a installé votre système téléphonique pour lui demander d'assurer le branchement de l'appareil. Il est conseillé de réserver une ligne séparée pour l'appareil.

Si l'appareil doit être branché sur un circuit multiligne, demandez à votre installateur d'utiliser la dernière ligne du circuit. Ceci évite d'activer l'appareil à chaque appel reçu.

En cas d'installation de l'appareil sur un réseau PBX

- 1 Le bon fonctionnement de l'appareil relié à un PBX n'est pas garanti en toutes circonstances. Tous les problèmes doivent être signalés en premier lieu à la compagnie qui s'occupe de votre PBX.
- 2 Si tous les appels entrants sont pris par un standard téléphonique, il est recommandé de régler le mode de réception (Mode réponse) sur Manuel. Tous les appels entrants doivent d'abord être considérés comme des appels téléphoniques.
- 3 Veillez à ce que le type de ligne téléphonique soit réglé sur PBX (voir *Réglage du type de ligne téléphonique* à la page 42).

Services spécifiques sur votre ligne téléphonique

Si votre ligne téléphonique bénéficie de l'un des services suivants : messagerie vocale, mise en attente des appels, mise en attente des appels/ID appelant, RingMaster, répondeur, système d'alarme ou tout autre service personnalisé, ceci peut créer un problème de fonctionnement de l'appareil (voir *En cas de difficultés avec l'appareil* à la page 104).

Utilisation d'un téléphone sans fil

Si la base du téléphone sans fil est raccordée au cordon de ligne téléphonique (voir *Raccordement d'un périphérique externe à l'appareil* à la page 43) et si vous utilisez habituellement le combiné sans fil ailleurs, il est plus simple de répondre aux appels pendant le laps de temps correspondant à la Longueur de sonnerie.

En effet, si vous laissez l'appareil répondre en premier, vous devrez vous déplacer jusqu'à celui-ci pour appuyer sur **Tél/R** afin de faire basculer l'appel sur le combiné sans fil.

Modification des codes à distance

L'activation à distance vous permet d'envoyer des commandes à votre appareil à partir d'un téléphone supplémentaire ou externe. Pour utiliser l'activation à distance, vous devez activer les codes correspondants. Le code de réception de fax préprogrammé est * 5 1. Le code de réponse de téléphone préprogrammé est # 5 1. Si vous le souhaitez, vous pouvez remplacer ces codes par ceux de votre choix.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Fax. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Param. RC.. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Code distance. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner On (ou Off). Appuyez sur **OK**.
- 6 Saisissez le nouveau code de réception de fax. Appuyez sur **OK**.
- 7 Saisissez le nouveau code de réponse de téléphone. Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

- Si la communication est toujours coupée lorsque vous accédez à votre répondeur à distance, essayez de remplacer le code de réception de fax et le code de réponse de téléphone par un autre code à trois chiffres en utilisant les touches 0-9, *, #.
- Les codes à distance risquent de ne pas fonctionner avec certains systèmes téléphoniques.

Options de numérotation

Vous pouvez numéroté de l'une des façons suivantes.

Numérotation manuelle

Composez tous les chiffres du numéro de fax.



Numérotation par numéro abrégé

- 1 Appuyez sur **Search/Speed Dial**.

Search/Speed Dial



Vous pouvez également sélectionner No. abrégé en appuyant sur




- 2 Appuyez sur le numéro abrégé à 2 chiffres (voir *Mémorisation de numéros abrégés* à la page 48).
- 3 S'il y a 2 numéros pour ce destinataire, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner celui que vous voulez appeler. Appuyez sur **OK**.

Remarque

Si l'écran LCD affiche *Non assigné* lorsque vous tapez un numéro abrégé, cela signifie que cette touche ne correspond à aucun numéro programmé.

Recherche par ordre alphabétique

Vous pouvez rechercher des noms enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés.

- 1 Appuyez sur **Search/Speed Dial**. Vous pouvez également sélectionner No. abrégé en appuyant sur  **(Fax)**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Ordre alphabétique*. Appuyez sur **OK**.


Remarque

- Pour agrandir la taille de la police de l'écran LCD, appuyez sur ✖.
- Pour diminuer la taille de la police de l'écran LCD, appuyez sur #.

- 3 Entrez la première lettre du nom à l'aide du clavier numérique, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le nom et le numéro que vous voulez appeler. Appuyez sur **OK**.

Recherche par ordre numérique

Vous pouvez utiliser l'emplacement de numéro abrégé pour rechercher des noms et des numéros programmés dans les mémoires de numéro abrégé.

- 1 Appuyez sur **Search/Speed Dial**. Vous pouvez également sélectionner No. abrégé en appuyant sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ordre numérique**. Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Pour agrandir la taille de la police de l'écran LCD, appuyez sur ✕.
- Pour diminuer la taille de la police de l'écran LCD, appuyez sur #.

- 3 Entrez le premier chiffre (1 à 8) de l'emplacement de numéro abrégé à 2 chiffres, puis appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous voulez appeler (par exemple, entrez 3 pour commencer votre recherche à l'emplacement de numéro abrégé 30). Appuyez sur **OK**.

Recomposition du numéro de fax

Si vous envoyez un fax manuellement et que la ligne est occupée, appuyez sur **Redial/Pause**, puis sur **Mono Start** ou sur **Colour Start** pour réessayer. Si vous voulez appeler de nouveau un numéro que vous avez composé récemment, vous pouvez appuyer sur **Redial/Pause** et choisir l'un des 30 derniers numéros de la liste des appels sortants.

Redial/Pause ne fonctionne que si vous avez composé le numéro à partir du panneau de commande. *Si vous envoyez un fax automatiquement* et que la ligne est occupée, l'appareil recompose automatiquement le numéro jusqu'à trois fois à cinq minutes d'intervalle.

- 1 Appuyez sur **Redial/Pause**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous voulez recomposer. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Envoyer un fax**. Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.




Remarque

En mode d'envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas lorsque l'on utilise la vitre du scanner.

Appel sortant

Les 30 derniers numéros auxquels vous avez envoyé un fax sont mémorisés dans l'historique des appels sortants. Vous pouvez choisir l'un de ces numéros pour envoyer un fax, l'ajouter aux numéros abrégés ou le supprimer de l'historique.

- 1 Appuyez sur **Redial/Pause**. Vous pouvez également sélectionner **Appel sortant** en appuyant sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous voulez appeler. Appuyez sur **OK**.
- 3 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour envoyer un fax, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Envoyer un fax**. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous voulez mémoriser le numéro, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ajout. numéro abrégé**. Appuyez sur **OK**. (voir *Mémorisation de numéros abrégés des appels sortants* à la page 48).
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Effacer**. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur 1 pour confirmer.

Pause

Appuyez sur **Redial/Pause** pour insérer une pause de 3,5 secondes entre les numéros. Si vous composez un numéro international, vous pouvez appuyer autant de fois que nécessaire sur **Redial/Pause** pour augmenter la durée de la pause.

Mémorisation de numérotation simplifiée

Vous pouvez programmer l'appareil de façon à bénéficier des types de numérotation simplifiée suivants : numéros abrégés et groupes pour la diffusion de fax. Lorsque vous composez un numéro abrégé, l'écran LCD affiche le nom, s'il a été enregistré, ou le numéro.



Remarque

Même en cas de coupure de courant, les numéros abrégés qui sont enregistrés dans la mémoire sont conservés.

Mémorisation de numéros abrégés

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 80 emplacements à 2 chiffres comportant un nom, et chaque nom peut avoir deux numéros. Pour composer un numéro, vous n'aurez à appuyer que sur quelques touches (par exemple :


Search/Speed Dial, le numéro à deux chiffres et **Mono Start** ou **Colour Start**).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entr. abrégées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **No. abrégé**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement de numéro abrégé dans lequel vous voulez mémoriser le numéro. Appuyez sur **OK**.
- 6 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Entrez le nom (jusqu'à 15 caractères) sur le pavé numérique. Appuyez sur **OK**. (pour une saisie plus facile des lettres, voir *Saisie de texte* à la page 132).
 - Pour mémoriser le numéro sans l'associer à un nom, appuyez sur **OK**.

- 7 Entrez le numéro de fax ou de téléphone (20 chiffres maximum). Appuyez sur **OK**.
- 8 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Entrez le deuxième numéro de fax ou de téléphone (20 chiffres maximum). Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne voulez pas mémoriser un deuxième numéro, appuyez sur **OK**.
- 9 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour mémoriser un autre numéro abrégé, passez à l'étape 6.
 - Pour terminer l'opération, appuyez sur **Stop/Exit**.

Mémorisation de numéros abrégés des appels sortants

Vous pouvez également mémoriser des numéros abrégés à partir de l'historique des appels sortants.

- 1 Appuyez sur **Redial/Pause**. Vous pouvez également sélectionner **Appel sortant** en appuyant sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le nom ou le numéro que vous voulez mémoriser. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ajout. numéro abrégé**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement de numéro abrégé dans lequel vous voulez mémoriser le numéro. Appuyez sur **OK**.
- 5 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Entrez le nom (jusqu'à 15 caractères) sur le pavé numérique. Appuyez sur **OK**. (pour une saisie plus facile des lettres, voir *Saisie de texte* à la page 132).
 - Pour mémoriser le numéro sans l'associer à un nom, appuyez sur **OK**.

- 6 Appuyez sur **OK** pour confirmer le numéro de fax ou de téléphone.
- 7 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Entrez le deuxième numéro de fax ou de téléphone (20 chiffres maximum). Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne voulez pas mémoriser un deuxième numéro, appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Modification des numéros abrégés ou de leur intitulé

Vous pouvez modifier un numéro abrégé ou son intitulé déjà mémorisé.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entr. abrégées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **No. abrégé**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement du numéro abrégé à 2 chiffres que vous voulez modifier. Appuyez sur **OK**.
- 6 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Changer**. Appuyez sur **OK** et passez à l'étape 7.
 - Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Effacer**. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **1** pour confirmer, puis sur **Stop/Exit**.



Remarque

Comment modifier le numéro ou le nom enregistré :

- Si vous souhaitez changer un caractère, appuyez sur ◀ ou ▶ pour placer le curseur sous le caractère à supprimer ou à remplacer par le caractère désiré.
 - Si vous souhaitez effacer l'ensemble du nom ou du numéro, appuyez sur **Clear** lorsque le curseur se trouve sous le premier caractère. Les caractères au-dessus et situés à droite du curseur seront supprimés.
- 7 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Entrez le nom (jusqu'à 15 caractères) sur le pavé numérique. Appuyez sur **OK**. (voir *Saisie de texte* à la page 132).
 - Si vous ne voulez pas modifier le nom, appuyez sur **OK**.
 - 8 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Entrez le nouveau numéro de fax ou de téléphone. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne voulez pas modifier le numéro, appuyez sur **OK**.
 - 9 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Entrez le deuxième numéro de fax ou de téléphone (20 chiffres maximum). Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne voulez pas modifier le numéro, appuyez sur **OK**.
 - 10 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Configuration de groupes de diffusion

Les groupes, qui peuvent être mémorisés dans un emplacement de numéro abrégé permettent d'envoyer le même fax à plusieurs destinataires en appuyant uniquement sur **Search/Speed Dial**, sur l'emplacement à 2 chiffres et sur **Mono Start**.

Vous devez tout d'abord mémoriser chaque numéro de fax dans un emplacement de numéro abrégé. Ensuite, vous pouvez les regrouper dans un groupe. Chaque groupe occupe un emplacement de numéro abrégé. Vous pouvez définir jusqu'à six groupes ou affecter jusqu'à 79 numéros à un seul grand groupe

(voir *Mémorisation de numéros abrégés* à la page 48 et *Diffusion (noir et blanc seulement)* à la page 32).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entr. abrégées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Groupement**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner **GROUPE 1**, **GROUPE 2**, **GROUPE 3**, **GROUPE 4**, **GROUPE 5** ou **GROUPE 6** pour le nom du groupe dans lequel vous mémoriserez les numéros de fax. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner l'emplacement du numéro à 2 chiffres que vous voulez modifier. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ajouter numéro**. Appuyez sur **OK**.

- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous voulez ajouter. Appuyez sur **OK** (voir *Recherche par ordre alphabétique* à la page 46 et *Recherche par ordre numérique* à la page 47).

- 9 Après avoir ajouté tous les numéros en répétant les étapes 7 et 8, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Compléter**. Appuyez sur **OK**.

- 10 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

Vous pouvez imprimer une liste de tous les numéros abrégés. Les numéros de groupe seront repérés dans la colonne **GROUPE** (voir *Rapports* à la page 62).

Changement du nom de groupe

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entr. abrégées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Groupement**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nom de groupe que vous voulez modifier. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Changez nom de groupe**. Appuyez sur **OK**.

**Remarque**

Comment modifier le numéro ou le nom enregistré :

- Si vous souhaitez changer un caractère, appuyez sur ◀ ou ▶ pour placer le curseur sous le caractère à supprimer ou à remplacer par le caractère désiré.
- Si vous souhaitez effacer l'ensemble du nom ou du numéro, appuyez sur **Clear** lorsque le curseur se trouve sous le premier caractère. Les caractères au-dessus et situés à droite du curseur seront supprimés.

7 Entrez le nouveau nom (jusqu'à 15 caractères) à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur **OK** (voir *Saisie de texte* à la page 132). (par exemple, tapez NOUVEAUX CLIENTS).

8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Compléter**. Appuyez sur **OK**.

9 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Suppression d'un groupe

1 Appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entr. abrégées**. Appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Groupement**. Appuyez sur **OK**.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le groupe que vous voulez supprimer. Appuyez sur **OK**.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Effacer**. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **1** pour confirmer.

7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Compléter**. Appuyez sur **OK**.

8 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Suppression d'un numéro d'un groupe

1 Appuyez sur **Menu**.

2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.

3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entr. abrégées**. Appuyez sur **OK**.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Groupement**. Appuyez sur **OK**.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le groupe que vous voulez modifier. Appuyez sur **OK**.

6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le numéro que vous voulez supprimer. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur **1** pour confirmer.

7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Compléter**. Appuyez sur **OK**.

8 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Codes d'accès et numéros de cartes de crédit

Parfois, vous avez le choix entre plusieurs sociétés de téléphone interurbain pour faire un appel. Les tarifs peuvent varier en fonction de l'heure et de la destination. Pour profiter des tarifs réduits, vous pouvez enregistrer les codes d'accès ou les fournisseurs de services interurbains et les numéros de carte de crédit sous forme de numéros abrégés. Vous pouvez mémoriser ces longues séquences de numérotation en les divisant et en les déclarant comme des numéros abrégés séparés dans n'importe quelle combinaison. Vous pouvez même inclure la numérotation manuelle par le biais du pavé numérique (voir *Mémorisation de numéros abrégés* à la page 48).

Par exemple, vous avez pu mémoriser '555' dans le numéro abrégé : 03 et '7000' dans le numéro abrégé : 02.

1 Appuyez sur **Search/Speed Dial**.

2 Entrez **03**.



Remarque

Si vous avez mémorisé 2 numéros dans un seul emplacement de numéro abrégé, vous serez invité à préciser le numéro à utiliser.

3 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir les No. abrégé.
Appuyez sur **OK**.

4 Entrez **02**.

5 Appuyez sur **Mono Start** ou **Colour Start**.
Vous composerez le numéro "555-7000".

Pour changer provisoirement un numéro, vous pouvez remplacer une partie du numéro par une numérotation manuelle sur le pavé numérique. Par exemple pour modifier le numéro et composer le 555-7001, appuyez **Search/Speed Dial**, **03** puis appuyez sur **7001** sur le pavé numérique.



Remarque

Si vous devez attendre une autre tonalité ou un signal dans la séquence de numérotation, enregistrez une pause dans le numéro en appuyant sur **Redial/Pause**. Chaque appui sur une touche ajoute un délai de 3,5 secondes.

Opérations de fax avancées (noir et blanc seulement)

Vous ne pouvez utiliser qu'une seule opération de fax avancée à la fois :

- Réadressage de fax
- Mémorisation de fax
- Prévisu Fax
- Réception de PC-Fax
- Off

Vous pouvez modifier votre sélection à tout moment. Si les fax reçus sont toujours dans la mémoire de l'appareil lorsque vous modifiez les opérations de fax avancées, une question s'affiche sur l'écran LCD. (Voir *Modification des opérations de fax avancées* à la page 57.)

Opérations de fax

Réadressage de fax

Lorsque vous sélectionnez la fonction Réadressage de fax, l'appareil enregistre le fax reçu en mémoire. L'appareil compose ensuite le numéro de fax préalablement programmé et réadresse le fax.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér.de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadr/engrst**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadressage fax**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Tapez le numéro de réadressage (20 chiffres max.). Appuyez sur **OK**.

- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Copie sauv.:On** ou **Copie sauv.:Off**. Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Si vous sélectionnez **Copie sauv.:On**, l'appareil imprime également un exemplaire du fax sur l'appareil. Il s'agit d'une fonction de sécurité dans l'hypothèse où il y aurait une panne de courant avant l'envoi du fax ou un problème sur l'appareil destinataire. En cas de panne de courant, l'appareil peut mémoriser les fax pendant 24 heures au maximum.
- Lorsque la fonction de réadressage de fax est activée, l'appareil ne reçoit les fax en mémoire qu'en noir et blanc. Les fax couleur ne seront pas reçus, sauf si l'appareil expéditeur les convertit en noir et blanc avant l'envoi.

- 8 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Mémoriser fax

Si vous sélectionnez la fonction Mémoriser fax, l'appareil enregistre le fax reçu en mémoire. Vous pourrez récupérer les fax reçus depuis un autre poste par le biais des commandes d'extraction à distance.

Si vous avez activé la fonction Mémoriser fax, l'appareil imprime automatiquement une copie de sauvegarde du fax reçu.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér.de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadr/engrst**. Appuyez sur **OK**.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mémoriser fax**. Appuyez sur **OK**.

- Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

Si la fonction Mémoriser fax est activée, l'appareil ne peut pas recevoir un fax couleur, sauf si l'appareil expéditeur le convertit en noir et blanc.

Prévisualisation Fax

Si vous sélectionnez Prévisu Fax, vous pouvez consulter les fax reçus sur l'écran LCD en appuyant sur la touche Aperçu Fax. Lorsque l'appareil est en mode Prêt, une fenêtre de message apparaît sur l'écran LCD pour vous prévenir de l'arrivée des nouveaux fax. Vous pouvez poursuivre toutes les opérations en cours.

Activation de la fonction Prévisualisation Fax

- Appuyez sur **Menu**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér.de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadr/enrgst.** Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Prévisual. fax**. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

Si vous recevez des fax couleur lorsque la fonction d'aperçu fax (Prévisualisation fax) est activée, l'appareil peut seulement les imprimer. Les opérations Prévisu fax ne sont disponibles que pour les fax en noir et blanc.

Comment avoir un aperçu d'un fax

Lorsque vous recevez le fax, un message s'affiche sur l'écran LCD (par exemple :
Nouv. fax:02)

- Appuyez sur **Fax Preview**. Vous pouvez voir la liste des nouveaux fax.



Remarque

Vous pouvez également voir la liste des anciens fax en appuyant sur ✖. Appuyez sur # pour revenir à la liste des nouveaux fax.

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le fax que vous voulez visualiser. Appuyez sur **OK**.





Remarque

Si la taille de votre fax est importante, il peut ne pas s'afficher immédiatement sur l'écran LCD.

- Appuyez sur **Stop/Exit**.

Lorsqu'un fax est ouvert, les touches du panneau de commande permettent d'effectuer les opérations indiquées ci-dessous.

Touche	Description
	Agrandir le fax.
	Réduire le fax.
	Faire défiler verticalement.
	Faire défiler horizontalement.
	Tourner le fax dans le sens des aiguilles d'une montre.
	Supprimer le fax. Appuyez sur 1 pour confirmer.
	Revenir à la page précédente.
	Aller à la page suivante.
	Aller à la prochaine étape. (les fonctions d'impression, de retour et de sortie sont disponibles.)

 Clear	Revenir à la liste des fax.
 Mono Start	Imprimer le fax.

Comment supprimer tous les fax de la liste

- 1 Appuyez sur **Fax Preview**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Effacer tout**. Appuyez sur **OK**. Appuyez sur 1 pour confirmer.

Comment imprimer tous les fax de la liste

- 1 Appuyez sur **Fax Preview**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Imprimer tout**. Appuyez sur **OK**.

Réception de PC-Fax

Si vous activez la fonction de réception de PC-Fax (Récep. fax PC), l'appareil stocke les fax reçus en mémoire et les envoie automatiquement sur votre ordinateur. Vous pouvez ensuite consulter et stocker ces fax sur votre ordinateur.

Même si l'ordinateur est hors tension (la nuit ou pendant le week-end par exemple), votre appareil reçoit et mémorise les fax en mémoire. Le nombre de fax reçus mémorisés s'affiche dans la partie gauche inférieure de l'écran LCD.

Au démarrage de l'ordinateur et une fois le logiciel de réception de PC-FAX lancé, l'appareil transfère automatiquement les fax sur l'ordinateur.

Pour transférer les fax reçus sur l'ordinateur, le logiciel de réception de PC-FAX doit être en cours d'exécution sur ce dernier (pour plus d'informations, voir le *chapitre 6 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

Si vous sélectionnez **Copie sauv.:On**, l'appareil imprime aussi le fax.

- 1 Appuyez sur **Menu**.

- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér.de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadr/enrgst**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Récept. PC-FAX**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ or ▼ pour sélectionner <USB> ou l'ordinateur sur lequel vous voulez recevoir les fax. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Copie sauv.:On** ou **Copie sauv.:Off**. Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

- La fonction de réception de PC-Fax n'est pas prise en charge par Mac OS®.
- Pour pouvoir configurer la réception de PC-Fax, vous devez d'abord installer le logiciel MFL-Pro Suite sur l'ordinateur. Vérifiez que l'ordinateur est connecté et sous tension (pour plus d'informations, voir le *chapitre 6 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).
- En cas de panne de courant, l'appareil mémorisera les fax en mémoire pendant une durée maximale de 24 heures. Si vous sélectionnez **Copie sauv.:On**, l'appareil imprimera aussi le fax. Vous disposez ainsi d'un exemplaire si vous redoutez une panne de courant avant l'envoi du fax sur l'ordinateur.
- Si un message d'erreur s'affiche et que l'appareil ne peut imprimer les fax présents en mémoire, vous pouvez utiliser ce réglage pour transférer vos fax sur l'ordinateur (pour plus de détails, voir *Messages d'erreur* à la page 97).

- Lorsque la fonction de réception de PC-Fax est activée, seul les fax en noir et blanc peuvent être reçus en mémoire et envoyés sur le PC. Les fax couleur seront reçus en temps réel et imprimés en couleur.

Changement de l'ordinateur de destination

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér.de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadr/engrst.** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Récept. PC-FAX**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Changer**. Appuyez sur **OK**.
- 7 Appuyez sur ▲ or ▼ pour sélectionner **<USB>** ou l'ordinateur sur lequel vous voulez recevoir les fax. Appuyez sur **OK**.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Copie sauv.:On** ou **Copie sauv.:Off**. Appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Désactivation des opérations de fax avancées

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér.de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Réadr/engrst.** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Off**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

D'autres options sont proposées sur l'écran LCD s'il reste des fax reçus dans la mémoire de l'appareil (voir *Modification des opérations de fax avancées* à la page 57).

Modification des opérations de fax avancées

S'il reste des fax reçus dans la mémoire de l'appareil lorsque vous modifiez l'option d'opération de fax avancée, la question suivante s'affiche sur l'écran LCD :

- Eff. tous doc?
 - Oui → Appuyez sur **1**
 - Non → Appuyez sur **2**
- Imprim. tous fax?
 - Oui → Appuyez sur **1**
 - Non → Appuyez sur **2**
 - Si vous appuyez sur **1**, les fax présents dans la mémoire seront effacés ou imprimés avant modification de la configuration. Si une copie de sauvegarde a déjà été imprimée, elle ne sera pas imprimée de nouveau.
 - Si vous appuyez sur **2**, les fax présents dans la mémoire ne seront pas effacés ou imprimés et la configuration ne changera pas.

S'il reste des fax reçus dans la mémoire de l'appareil lorsque vous passez d'une option telle que Réadressage fax, Mémoriser fax ou Prévisual. fax à l'option Récept. PC-FAX, le message suivant s'affiche sur l'écran LCD et vous invite à faire un choix :

- Env. fax au PC?
 - Oui → Appuyez sur **1**
 - Non → Appuyez sur **2**
 - Si vous appuyez sur **1**, les fax présents dans la mémoire seront envoyés sur l'ordinateur avant modification de la configuration.
 - Si vous appuyez sur **2**, les fax présents dans la mémoire ne seront pas effacés ou transférés sur l'ordinateur et la configuration ne changera pas.

Extraction à distance

Vous pouvez appeler votre appareil à partir de n'importe quel téléphone ou télécopieur à touches, puis utiliser le code d'accès à distance ainsi que les commandes à distance pour récupérer vos fax.

Définition d'un code d'accès à distance

Le code d'accès à distance vous permet d'avoir accès aux fonctions d'extraction à distance quand vous n'êtes pas à proximité de l'appareil. Avant de pouvoir utiliser l'accès à distance et les fonctions d'extraction à distance, vous devez configurer votre propre code. Le code par défaut est le code inactif (---✖).

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Opér. de fax avancées**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Accès à dist..** Appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez un code à trois chiffres en utilisant les caractères **0-9**, **✖** ou **#**. Appuyez sur **OK** (le caractère '✖' prédéfini ne peut être modifié).



Remarque

N'utilisez pas la même valeur que celle utilisée pour votre code de réception de fax (✖ 5 1) ou pour votre code de réponse de téléphone (# 5 1) (voir *Fonctionnement à partir de postes supplémentaires* à la page 41).

- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

Vous pouvez changer votre code à tout moment. Si vous souhaitez rendre votre code inactif, appuyez sur **Clear** à l'étape 5 pour rétablir le réglage inactif (---✖) puis appuyez sur **OK**.

Utilisation du code d'accès à distance

- 1 Composez votre numéro de fax à partir d'un téléphone ou d'un autre télécopieur à touches.
- 2 Dès que l'appareil répond, entrez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de ✖).
- 3 L'appareil indique s'il a reçu des fax :
 - **1 bip long — Fax reçus**
 - **Aucun bip — Pas de fax reçus**
- 4 Lorsque l'appareil émet deux bips courts, entrez une commande.
Si vous attendez plus de 30 secondes avant d'entrer une commande, l'appareil raccroche.
Si vous entrez une commande inconnue, l'appareil émet trois bips.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **9 0** pour arrêter l'accès à distance.
- 6 Raccrochez.



Remarque

Si l'appareil est réglé sur le mode Manuel et si vous souhaitez utiliser les fonctions d'extraction à distance, vous pouvez accéder à votre appareil en attendant 2 minutes environ après le début de la sonnerie puis en tapant le code d'accès à distance dans les 30 secondes.

Commandes à distance

Utilisez les commandes ci-dessous pour accéder aux fonctions quand vous n'êtes pas à proximité de l'appareil. Lorsque vous avez appelé l'appareil et entré votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de ✖), le système émet deux bips courts pour vous inviter à entrer une commande à distance.

Commandes à distance		Détails de l'opération
95	Changer le réglage des fonctions Réadressage de fax ou Mémoriser fax	
	1 OFF	Vous pouvez sélectionner <i>Off</i> après avoir extrait ou supprimé tous les messages.
	2 Réadressage de fax	Un bip long signifie que la modification est acceptée. Si vous entendez trois bips courts, vous ne pouvez rien modifier car un élément n'a pas été configuré (par exemple, un numéro de réadressage de fax n'a pas été enregistré). Vous pouvez enregistrer votre numéro de réadressage de fax en tapant 4 (voir <i>Changement du numéro de réadressage de fax</i> à la page 60). Une fois le numéro enregistré, la fonction Réadressage de fax sera activée.
	4 Numéro de réadressage de fax	
6 Mémoriser fax		
96	Extraction d'un fax	
	2 Extraction de tous les fax	Entrez le numéro d'un télécopieur distant qui doit recevoir le(s) fax mémorisé(s) (voir <i>Extraction des fax</i> à la page 60).
	3 Suppression des fax de la mémoire	Si vous entendez un bip long, les fax ont été effacés de la mémoire.
97	Vérification de l'état des réceptions	
	1 Fax	Vous pouvez vérifier si l'appareil a reçu des fax. Si c'est le cas, vous entendrez un bip long. Sinon, vous entendrez trois bips courts.
98	Changer le mode de réception (mode Réponse)	
	1 REP externe	Si vous entendez un bip long, votre modification a été acceptée.
	2 Fax/Tél	
	3 Fax uniquement	
90	Sortie	Pour quitter la fonction d'extraction à distance, appuyez sur 9 0 . Après un bip long, vous pouvez quitter l'extraction à distance.

Extraction des fax

Vous pouvez appeler l'appareil à partir de n'importe quel téléphone à touches et demander l'envoi de vos fax sur un appareil.

- 1 Composez votre numéro de fax.
- 2 Dès que l'appareil répond, entrez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de ✖). Si vous entendez un bip long, vous avez des messages.
- 3 Lorsque vous entendez deux bips courts, appuyez sur **9 6 2**.
- 4 Attendez le bip long, puis à l'aide du pavé numérique, entrez le numéro du télécopieur à distance auquel vous souhaitez que soient envoyés vos fax, puis entrez **# #** (jusqu'à 20 chiffres).



Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser les caractères ✖ et # en guise de chiffres. Toutefois, si vous souhaitez créer une pause, appuyez sur #.

- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **9 0** pour réinitialiser l'appareil.
- 6 Dès que l'appareil émet un bip, raccrochez. L'appareil appelle l'autre télécopieur qui imprimera alors vos fax.

Changement du numéro de réadressage de fax

Vous pouvez changer le numéro par défaut de réadressage de fax depuis un autre téléphone ou télécopieur à touches.

- 1 Composez votre numéro de fax.
- 2 Dès que l'appareil répond, entrez immédiatement votre code d'accès à distance (3 chiffres suivis de ✖). Si vous entendez un bip long, vous avez des messages.
- 3 Lorsque vous entendez deux bips courts, appuyez sur **9 5 4**.
- 4 Attendez le bip long, puis à l'aide du pavé numérique, entrez le numéro du télécopieur à distance auquel vous souhaitez que soient envoyés vos fax, puis entrez **# #** (jusqu'à 20 chiffres).



Remarque

Vous ne pouvez pas utiliser les caractères ✖ et # en guise de chiffres. Toutefois, si vous souhaitez créer une pause, appuyez sur #.

- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **9 0**.
- 6 Dès que l'appareil émet un bip, raccrochez.

Rapports de fax

Utilisez la touche **Menu** pour configurer le rapport de transmission et la périodicité du journal.

Rapport de transmission

Vous pouvez utiliser le rapport de transmission comme preuve d'envoi d'un fax. Ce rapport indique la date et l'heure de la transmission ainsi que le résultat de la transmission (OK). Pour imprimer un rapport pour chaque fax envoyé, sélectionnez **On** ou **On+Image**.

Si vous envoyez de nombreux fax au même endroit, peut-être que les numéros de travaux ne suffiront pas pour savoir quel fax retransmettre. Pour imprimer une partie de la première page du fax sur le rapport comme pense-bête, sélectionnez **On+Image** ou **Off+Image**.

Si le Rapport de transmission est réglé sur **Off** ou sur **Off+Image**, le rapport ne s'imprime que s'il y a une erreur de transmission repérée par la mention NG dans la colonne RESULT.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. rapport**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Rap. transmis..** Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **On, On+Image, Off** ou **Off+Image**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Journal des fax (rapport d'activité)

Vous pouvez régler l'appareil pour qu'il imprime un journal à des intervalles spécifiques (tous les 50 fax, toutes les 6, 12 ou 24 heures, tous les 2 ou 7 jours). Si vous réglez la périodicité sur **Off**, vous pouvez néanmoins imprimer le rapport en suivant les instructions qui figurent à la section **Rapports** à la page 62. Le réglage d'usine est **Tous les 50 fax**.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Fax**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Param. rapport**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Période journal**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une périodicité. Appuyez sur **OK**.
(si vous choisissez 7 jours, l'écran LCD vous invite à choisir le jour qui marquera le début du décompte des 7 jours).
 - 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours
L'appareil imprimera le rapport à l'heure sélectionnée et supprimera tous les travaux de sa mémoire. Si la mémoire de l'appareil sature avec 200 travaux avant l'heure sélectionnée, l'appareil imprimera le journal plus tôt et supprimera tous les travaux de la mémoire. Si vous souhaitez un rapport supplémentaire avant l'heure sélectionnée, vous pouvez l'imprimer sans suppression des travaux de la mémoire.
 - Tous les 50 fax
L'appareil imprimera le journal quand il aura enregistré 50 travaux.

- 6 Entrez l'heure de début d'impression au format 24 heures.
Appuyez sur **OK**
(par exemple, tapez 19:45 pour 19H45).
- 7 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

- Rapport trans.
Permet d'imprimer un rapport de vérification de transmission à l'issue de chaque fax envoyé.
- Liste d'aide
Conseils pour programmer rapidement l'appareil.
- No. abrégés
Dresse dans l'ordre numérique la liste des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire des numéros abrégés.
- Journal fax
Dresse la liste des informations sur les derniers fax reçus et transmis (TX indique un envoi, RX indique une réception).
- Param. util.
Dresse la liste de vos réglages.
- Config. réseau
Dresse la liste de vos réglages réseau.


Comment imprimer un rapport

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Impr. rapports.
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport souhaité.
Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Mono Start**.

La fonction de relève permet de configurer l'appareil de telle sorte que d'autres personnes puissent recevoir vos fax à condition qu'elles prennent en charge le prix de la communication. Inversement, elle vous permet aussi d'appeler le télécopieur d'une autre personne et de recevoir un fax de sa part à condition que vous payiez la communication. Pour pouvoir fonctionner, la fonction de relève doit être active sur les 2 appareils. La fonction de relève n'est pas disponible sur tous les télécopieurs.

Réception par relève


Avec la réception par relève, vous appelez un autre télécopieur pour recevoir un fax.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Relève RC**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Standard**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez le numéro de fax que vous appelez pour l'opération de relève.
- 5 Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

Relève protégée

La relève protégée permet de restreindre l'utilisation de la réception par relève à certaines personnes.


La relève protégée ne fonctionne qu'avec les télécopieurs Brother. Si vous voulez recevoir un fax d'un appareil Brother protégé, vous devez entrer le code d'accès.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Relève RC**. Appuyez sur **OK**.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Protégé**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez le code sécurisé à 4 chiffres. Le télécopieur que vous appelez a le même code sécurisé. Appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez le numéro de fax que vous appelez pour l'opération de relève.
- 6 Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.


Relève différée

La relève différée permet de configurer l'appareil pour que la réception par relève commence à une heure programmée. Vous ne pouvez configurer qu'une seule opération de relève différée.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Relève RC**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Env. diff..** Appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez l'heure de début de relève souhaitée (au format 24 heures). Exemple : tapez 21:45 pour 21H45. Appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez le numéro de fax que vous appelez pour l'opération de relève.
- 6 Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**. L'appareil effectue l'appel de relève à l'heure programmée.

Relève séquentielle

La relève séquentielle permet, en une seule opération, de demander une réception par relève de documents provenant de plusieurs télécopieurs.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Relève RC*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Standard*, *Protégé* ou *Env. diff..* Appuyez sur **OK**.
- 4 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si vous avez sélectionné *Standard*, passez à l'étape 5.
 - Si vous avez sélectionné *Protégé*, entrez un code de 4 chiffres, appuyez sur **OK** et passez à l'étape 5.
 - Si vous avez sélectionné *Env. diff.*, entrez l'heure du début de la relève (au format 24 heures) et appuyez sur **OK** puis passez à l'étape 5.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir la *Diffusion*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir *Ajouter numéro*. Appuyez sur **OK**.
- 7 Entrez un numéro à l'aide des numéros abrégés, d'un groupe ou du pavé numérique. Appuyez sur **OK**.
- 8 Répétez les étapes 6 et 7 pour tous les numéros de fax à partir desquels vous voulez effectuer la relève, puis appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir *Compléter*. Appuyez sur **OK**.

- 9 Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

L'appareil appelle chaque numéro ou groupe tour à tour pour la relève d'un document.

Pour annuler l'opération de relève, appuyez sur **Stop/Exit** pendant que l'appareil compose le numéro.


Pour annuler tous les travaux de réception par relève séquentielle, voir *Vérification de l'état des travaux ou annulation d'un travail programmé* à la page 36.

Transmission par relève (noir et blanc seulement)

En mode de transmission par relève, l'appareil chargé d'un document attend qu'un autre télécopieur appelle pour extraire le document en question.

Le document est mémorisé et peut être extrait à partir de n'importe quel autre télécopieur jusqu'à ce qu'il soit supprimé de la mémoire (voir *Vérification de l'état des travaux ou annulation d'un travail programmé* à la page 36).


Configuration de la transmission par relève

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Relève TX**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Standard**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir les paramètres que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **OK**. Une fois un réglage accepté, vous pouvez continuer à modifier d'autres paramètres.
- 6 Appuyez sur **Mono Start**.

Configuration de la transmission par relève avec code d'accès

La relève protégée permet de restreindre l'utilisation de la réception par relève à certaines personnes.

La relève protégée ne fonctionne qu'avec les télécopieurs Brother. Si d'autres personnes souhaitent extraire un fax à partir de l'appareil, elles doivent entrer le code d'accès.

- 1 Appuyez sur  (**Fax**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Relève TX**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Protégé**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez un numéro à quatre chiffres. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir les paramètres que vous souhaitez modifier. Appuyez sur **OK**. Une fois un réglage accepté, vous pouvez continuer à modifier d'autres paramètres.
- 7 Appuyez sur **Mono Start**.




Copie


Copies de documents

68


Comment faire des copies

Passer en mode Copie

Lorsque vous voulez faire une copie, appuyez sur  (**Copy**). La touche s'allume en vert.



L'écran LCD affiche :



1 Nombre de copies

Vous pouvez entrer le nombre de copies souhaité à l'aide du pavé numérique.

Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour naviguer parmi les options de la touche **Copy**.


- Qualité (voir page 69.)
- Agrandir/Réduire (voir page 69.)
- Type papier (voir page 70.)
- Format papier (voir page 70.)
- Luminosité (voir page 70.)
- Contraste (voir page 71.)
- Ajust. couleur (voir page 71.)
- Empiler/Trier (voir page 71.)
- Mise en page (voir page 72.)
- Régl. nouv. défaut (voir page 73.)
- Mise zéro usine (voir page 73.)

Lorsque l'option souhaitée est mise en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Remarque


Le réglage par défaut est le mode Fax. Vous pouvez modifier le délai pendant lequel l'appareil reste en mode Copie après la dernière opération de copie (voir *Configuration de la temporisation de mode* à la page 21).

Faire une seule copie

- 1 Appuyez sur  (**Copy**).
- 2 Chargez votre document. (voir *Chargement des documents* à la page 10).
- 3 Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

Faire plusieurs copies

Vous pouvez faire jusqu'à 99 copies.

- 1 Appuyez sur  (**Copy**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

Remarque

Pour trier les copies, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Empiler/Trier** (voir *Tri des copies à l'aide du chargeur* à la page 71).

Arrêter le processus de copie

Pour arrêter le processus de copie, appuyez sur **Stop/Exit**.

Modification des paramètres de copie

Vous pouvez modifier provisoirement les paramètres de copie pour la copie suivante.

Les paramètres par défaut de l'appareil sont rétablis au bout de 60 secondes ou si la fonction de temporisation de mode (Mode Chrono.) rétablit le mode Fax (voir *Configuration de la temporisation de mode* à la page 21).

Si vous avez terminé la sélection des paramètres, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

Si vous voulez sélectionner d'autres paramètres, appuyez sur ▲ ou sur ▼.



Remarque

Vous pouvez mémoriser certains des réglages les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés (voir *Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut* à la page 73).

Augmentation de la vitesse ou de la qualité de copie

Le réglage d'usine est **Normal**.

■ Rapide

Vitesse de copie la plus élevée et consommation d'encre la plus faible. Utilisez ce réglage pour gagner du temps (documents pour relecture, gros documents ou nombreuses copies).

■ Normale

Réglage recommandé pour les impressions courantes. Bonne qualité de copie à une vitesse de copie adéquate.

■ Meilleure

Utilisez ce réglage pour copier des images précises telles que des photos. Résolution la plus élevée et vitesse la plus faible.

1 Appuyez sur (**Copy**).

2 Chargez votre document.

3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Qualité**. Appuyez sur **OK**.

5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Rapide**, **Normale** ou **Meilleure**. Appuyez sur **OK**.

6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

Agrandissement ou réduction de l'image copiée

Vous pouvez choisir les facteurs d'agrandissement ou de réduction.

1 Appuyez sur (**Copy**).

2 Chargez votre document.

3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.

4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Agrandir/Réduire**. Appuyez sur **OK**.

5 Exécutez l'une des actions suivantes :

- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le rapport d'agrandissement ou de réduction souhaité. Appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Manuel (25-400%)** puis entrez un rapport d'agrandissement ou de réduction compris entre 25% et 400%. Appuyez sur **OK**. (par exemple, appuyez sur **5 3** pour entrer 53%).

50%
69% A4→A5
78% LGL→LTR
83% LGL→A4
93% A4→LTR
97% LTR→A4

100%*
104% EXE→LTR
142% A5→A4
186% 10x15cm→LTR
198% 10x15cm→A4
200%
Manuel (25-400%)

- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.




Remarque

Les options de mise en page ne sont pas disponibles avec *Agrandir/Réduire*.

Réglage du type de papier


Si vous faites une copie sur du papier spécial, veillez à sélectionner le type de papier que vous utilisez pour obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Appuyez sur  (**Copy**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Type papier*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Normal*, *Jet d'encre*, *Glacé* ou *Transparent*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

Réglage du format du papier


Si vous copiez sur du papier d'un format différent du A4, vous devrez changer le réglage du format de papier.

Vous ne pouvez effectuer des copies que sur du papier de format Letter, Legal, A4, A5 ou Photo [10 cm (L) × 15 cm (H)] .

- 1 Appuyez sur  (**Copy**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Format papier*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Letter*, *Legal*, *A4*, *A5* ou *10x15cm*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.


Réglage de la luminosité

Vous pouvez régler la luminosité de la copie pour assombrir ou éclaircir les copies.


- 1 Appuyez sur  (**Copy**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Luminosité*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ◀ pour faire une copie plus sombre ou sur ▶ pour faire une copie plus claire. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

Réglage du contraste

Vous pouvez régler le contraste de la copie pour rendre une image plus nette et plus vive.

- 1 Appuyez sur  (**Copy**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Contraste**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ► pour augmenter le contraste ou sur ◀ pour le diminuer. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.


Réglage de la saturation des couleurs

- 1 Appuyez sur  (**Copy**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Ajust. couleur**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Rouge, Vert ou Bleu**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur ► pour augmenter la saturation des couleurs, ou sur ◀ pour diminuer la saturation des couleurs. Appuyez sur **OK**.

- 7 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si vous voulez modifier la saturation d'une autre couleur, passez à l'étape 5.
 - Si vous voulez modifier d'autres réglages, appuyez sur ▲ or ▼ pour sélectionner **Quitter**. Appuyez sur **OK**.
 - Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

Tri des copies à l'aide du chargeur

Vous pouvez trier plusieurs copies. Les pages seront triées dans l'ordre inverse.

- 1 Appuyez sur  (**Copy**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Empiler/Trier**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Trier**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.


Copie N en 1 ou poster (mise en page)

Vous pouvez réduire le nombre de feuilles nécessaires pour les copies en utilisant la fonction de copie N en 1. Cela permet de copier deux ou quatre pages sur une seule feuille et ainsi d'économiser du papier.

Vous pouvez également créer un poster. Quand vous utilisez la fonction Poster, l'appareil divise le document en plusieurs sections, puis agrandit celles-ci pour que vous puissiez les assembler pour former poster. Si vous voulez imprimer un poster, utilisez la vitre du scanner.

Remarque

- Vérifiez que le format de papier est réglé sur Letter ou sur A4.
- (P) signifie Portrait et (L) signifie Paysage.
- Vous ne pouvez réaliser qu'une seule copie poster à la fois.

- 1 Appuyez sur  (**Copy**).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre d'exemplaires souhaité.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mise en page**. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Off** (1 en 1), **2 en 1 (P)**, **2 en 1 (L)**, **4 en 1 (P)**, **4 en 1 (L)** ou **Poster (3x3)**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start** pour numériser la page. Si vous réalisez un poster et si vous avez placé le document dans le chargeur, l'appareil numérise la page et commence l'impression. **Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape 7.**
- 7 Une fois que l'appareil a numérisé la page, appuyez sur **1** pour numériser la page suivante.

- 8 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**. Recommencez les étapes 7 et 8 pour chaque page de la mise en page.
- 9 Une fois toutes les pages du document numérisées, appuyez sur **2** pour terminer.

Remarque


- Si vous avez sélectionné **Glacé** pour le paramètre **Type papier** pour les copies N en 1, l'appareil imprimera les images comme si du papier ordinaire avait été sélectionné.
- Si vous faites des copies couleur multiples, l'option de copies N en 1 n'est pas disponible.

Placez le document, face imprimée vers le bas, dans le sens indiqué ci-dessous :

■ 2 en 1 (P)




■ 2 en 1 (L)



■ 4 en 1 (P)




■ 4 en 1 (L)




Poster (3 x 3)

Vous pouvez faire une copie de format poster à partir d'une photo.




Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut

Vous pouvez mémoriser les réglages utilisés le plus souvent pour les paramètres de copie pour la **Qualité**, le **Type papier**, la **Luminosité**, le **Contraste** et le **Ajust. couleur** en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés.

- 1 Appuyez sur  (**Copy**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez modifier.
- 3 Après la modification du dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Régl.nouv.défaut**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Rétablissement du réglage d'usine de tous les paramètres

Vous pouvez rétablir les réglages d'usine par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés

- 1 Appuyez sur  (**Copy**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Mise zéro usine**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **1** pour sélectionner **Oui**.
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Message 'Mémoire saturée'

Si le message **Mémoire saturée** s'affiche en cours de numérisation d'un document, appuyez sur **Stop/Exit** pour annuler ou sur **Mono Start** or **Colour Start** pour copier les pages numérisées.

Vous devrez supprimer certains travaux de la mémoire pour pouvoir continuer.

Pour libérer une plus grande quantité de mémoire, procédez comme suit :

- Désactivez les opérations de fax avancées (voir *Désactivation des opérations de fax avancées* à la page 56).
- Imprimez les fax présents en mémoire (voir *Impression d'un fax depuis la mémoire* à la page 40).

Si vous recevez un message **Mémoire saturée**, il se peut que vous puissiez imprimer des copies si vous imprimez d'abord les fax présents en mémoire pour libérer 100 % de la mémoire.

Restrictions légales

Les reproductions couleur de certains documents est illégale et peut engager la responsabilité pénale ou civile de la personne qui l'effectue. Cet avertissement doit être interprété comme un guide et non comme une liste complète de toutes les interdictions possibles. En cas de doute, nous vous suggérons de vérifier auprès des autorités compétentes que la reproduction de documents particuliers n'enfreint aucune réglementation.

Voici une liste d'exemples de documents qui ne doivent pas être photocopiés:

- Billets de banque
- Obligations et autres certificats d'endettement
- Certificats de dépôt
- Documents militaires et des forces armées
- Passeports
- Timbres-poste (oblitérés ou non oblitérés)
- Documents d'immigration
- Documents d'aide sociale
- Chèques ou traites tirés par des organismes gouvernementaux
- Documents d'identification, badges ou insignes
- Permis et certificats de titre de véhicules motorisés

Les œuvres protégées par le droit d'auteur ne peuvent pas être copiées. Des parties d'une œuvre protégée par droit d'auteur peuvent être reproduites pour un 'usage non commercial'. Des copies multiples représentent un usage abusif.

Les œuvres d'art doivent être considérées comme l'équivalent des œuvres protégées par le droit d'auteur.

Dans certains états et provinces, la réglementation interdit la reproduction des permis de conduire et des cartes grises des véhicules à moteur.



PhotoCapture Center™

Walk-Up PhotoCapture Center™

76

Introduction

Même si l'appareil n'est pas raccordé à un ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir de la carte mémoire d'un appareil photo numérique. Votre appareil Brother comporte des emplacements acceptant les cartes mémoire pour appareil photo numérique les plus répandues : CompactFlash®, SmartMedia®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ et xD-Picture Card™.



CompactFlash®



SmartMedia®



Memory Stick®



SecureDigital™

Memory Stick Pro™

MultiMediaCard™



xD-Picture Card™

- Les cartes miniSD™ sont utilisables avec un adaptateur miniSD™.
- Le support Memory Stick Duo™ est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Duo™.
- Le support Memory Stick Duo Pro™ est utilisable avec un adaptateur Memory Stick Duo Pro™.
- Les adaptateurs ne sont pas fournis avec l'appareil. Prenez contact avec un fournisseur d'adaptateurs.

La fonction PhotoCapture Center™ permet d'imprimer des photos numériques à partir d'un appareil photo numérique à haute résolution pour une impression de qualité photo.

Configuration nécessaire pour PhotoCapture Center™

L'appareil est conçu pour être compatible avec les fichiers et cartes mémoire des appareils photo numériques modernes. Veuillez toutefois prendre en compte les points ci-dessous pour éviter les erreurs :

- Le format du fichier DPOF sur la carte mémoire doit être correct (voir *Impression DPOF* à la page 80).
- L'extension du nom de fichier de l'image doit être .JPG (les autres extensions de nom de fichier d'image comme .JPEG, .TIF, .GIF etc., ne sont pas reconnues).
- L'impression Walk-up PhotoCapture Center™ doit être effectuée séparément des opérations de PhotoCapture Center™ effectuées à partir de l'ordinateur (un fonctionnement simultané n'est pas possible).
- Le support IBM Microdrive™ n'est pas compatible avec l'appareil.
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers sur une carte mémoire.
- N'utilisez que des cartes Smartmedia à tension nominale 3,3 V.
- Les cartes CompactFlash® Type II ne sont pas prises en charge.
- La carte xD-Picture Card™ type M (grande capacité) est prise en charge.

Veuillez prendre en compte le point suivant :


- Lors de l'impression de l'INDEX ou d'une IMAGE, PhotoCapture Center™ imprime toutes les images de type approprié, même si une image (ou plus) est altérée. Il se peut qu'une partie de l'image altérée soit imprimée.

- L'appareil est conçu pour lire des cartes mémoire qui ont été formatées par un appareil photo numérique.

Lorsqu'un appareil photo numérique formate une carte mémoire, il crée un dossier spécial dans lequel il copie les données d'image. Si vous devez modifier sur un ordinateur les données d'image enregistrées sur une carte mémoire, nous vous conseillons de ne pas modifier la structure du dossier créé par l'appareil photo numérique. Lorsque vous enregistrez des fichiers d'image nouveaux ou modifiés sur la carte mémoire, nous vous conseillons aussi d'utiliser le même dossier que celui qui est utilisé par votre appareil photo numérique. Si les données ne sont pas enregistrées dans le même dossier, il se peut que l'appareil ne puisse pas lire le fichier ou imprimer l'image.


Pour commencer

Insérez fermement la carte dans l'emplacement approprié.



- 1 **SecureDigital™, MultiMediaCard™**
- 2 **Memory Stick®, Memory Stick Pro™**
- 3 **SmartMedia®**
- 4 **xD-Picture Card™**
- 5 **CompactFlash®**

Indications de la touche **PhotoCapture** :



- **PhotoCapture** est allumé : la carte mémoire est insérée correctement.
- **PhotoCapture** est éteint : la carte mémoire n'est pas insérée correctement.
- **PhotoCapture** clignote : la carte mémoire est en cours de lecture ou d'écriture.

! ATTENTION

Veillez à NE PAS débrancher le cordon d'alimentation ou à NE PAS retirer la carte mémoire du lecteur de carte (emplacement) lorsque l'appareil effectue une opération de lecture de la carte ou d'écriture sur la carte (le voyant **PhotoCapture** clignote). **Vous risquez de perdre vos données ou d'endommager la carte.**

L'appareil ne peut lire qu'une carte mémoire à la fois ; il est donc inutile d'en insérer plusieurs.

Entrée dans le mode PhotoCapture

Une fois la carte mémoire insérée, appuyez sur la touche  (**PhotoCapture**). Elle s'allume en vert puis les options de PhotoCapture s'affichent sur l'écran LCD.

L'écran LCD affiche :



Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour naviguer parmi les options de la touche PhotoCapture.

- Visual.photo(s) (voir page 78).
- Impr. index(voir page 79).
- Impr.total.phot.(voir page 79).
- Imprim.photos(voir page 80).

Remarque

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, voir *Impression DPOF* à la page 80.

Lorsque l'option souhaitée est mise en surbrillance, appuyez sur **OK**.

Impression de photos

Affichage de photos

Vous pouvez afficher un aperçu des photos sur l'écran LCD avant de les imprimer. Si les photos correspondent à des fichiers de grande taille, il peut y avoir un certain délai entre l'affichage de chaque photo.

- 1 Vérifiez que vous avez inséré la carte mémoire dans l'emplacement approprié. Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner Visual.photo(s). Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner une photo.



Remarque

Au lieu de faire défiler vos photos, vous pouvez utiliser le pavé numérique pour entrer le numéro à 3 chiffres de la photo à partir de la page d'index. (voir *Index d'impression (miniatures)* à la page 79).

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour augmenter ou diminuer le nombre de copies.
- 5 Répétez les étapes 3 et 4 jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos.




Remarque

Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur **Clear**.

- 6 Une fois les photos sélectionnées, exécutez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur **OK** et modifiez la configuration de l'impression (voir page 81).
 - Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Index d'impression (miniatures)

PhotoCapture Center™ numérote les photos (N° 1, N° 2, N° 3 et ainsi de suite).




PhotoCapture Center™ ne reconnaît pas les autres numéros ou noms de fichier utilisés par l'ordinateur ou l'appareil photo numérique pour identifier les photos. Vous pouvez imprimer une page de miniatures (page d'index avec 6 ou 5 photos par ligne). On peut y voir toutes les photos présentes sur la carte mémoire.

- 1 Vérifiez que vous avez inséré la carte mémoire dans l'emplacement approprié.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Impr. index.`
Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner
6 images/ligne Rapide **ou**
5 images/ligne Photo.
Appuyez sur **OK**.



5 images/ligne
Photo




6 images/ligne
Rapide

Le temps d'impression de l'option 5 Images/Ligne sera plus lent que pour l'option 6 Images/Ligne, mais la qualité sera meilleure.

- 4 Appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Imprimer toutes les photos

Vous pouvez imprimer toutes les photos présentes sur la carte mémoire.

- 1 Vérifiez que vous avez inséré la carte mémoire dans l'emplacement approprié.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Impr. total.phot..`
Appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité à l'aide du pavé numérique.
- 4 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez la configuration de l'impression (voir page 81).
 - Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Imprimer des photos

Avant de pouvoir imprimer une photo donnée, vous devez connaître son numéro.

- 1 Vérifiez que vous avez inséré la carte mémoire dans l'emplacement approprié.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**).
- 2 Imprimez l'index (voir *Index d'impression (miniatures)* à la page 79).
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Imprim.photos*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez le numéro de la photo que vous voulez imprimer indiqué sur la page d'index (miniatures). Appuyez sur **OK**.
- 5 Recommencez à l'étape 4 pour saisir les numéros de toutes les photos que vous voulez imprimer.



Remarque

Vous pouvez entrer tous les numéros en une seule fois en utilisant la touche ✕ pour la virgule ou la touche # pour le trait d'union (exemple : pour imprimer les photos N° 1, N° 3 et N° 6, entrez **1, ✕, 3, ✕, 6**. Pour imprimer les images N° 1 à N° 5, entrez **1, #, 5**).

- 6 Une fois les numéros des photos choisis, appuyez de nouveau sur **OK**.
- 7 Entrez le nombre de copies souhaité à l'aide du pavé numérique.
- 8 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez la configuration de l'impression (voir page 81).
 - Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.


Impression DPOF

DPOF est l'acronyme de l'anglais Digital Print Order Format (format de commande d'impression numérique).

Les grands fabricants d'appareils photo numériques (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co., Ltd. et Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. et Sony Corporation) ont créé cette norme pour faciliter l'impression des images provenant d'un appareil photo numérique.

Si votre appareil photo numérique prend en charge l'impression DPOF, vous pourrez sélectionner les images sur son écran ainsi que le nombre de copies que vous voulez imprimer.

Quand la carte mémoire (CompactFlash®, SmartMedia®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™ MultiMediaCard™ ou xD-Picture Card™) contenant des informations DPOF est insérée dans l'appareil, vous pouvez facilement imprimer les images sélectionnées.

- 1 Vérifiez que vous avez inséré la carte mémoire dans l'emplacement approprié.
Appuyez sur  (**PhotoCapture**). Un message vous demande si vous voulez utiliser la fonctionnalité DPOF.
- 2 Appuyez sur **1** pour sélectionner *Oui*.
- 3 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Modifiez la configuration de l'impression (voir page 81).
 - Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Modification des paramètres d'impression

Vous pouvez modifier provisoirement les paramètres d'impression pour l'impression suivante.

Les paramètres par défaut de l'appareil sont rétablis au bout de 180 secondes ou si la fonction de temporisation de mode (Mode Chrono.) rétablit le mode Fax (voir *Configuration de la temporisation de mode* à la page 21).



Remarque

Vous pouvez mémoriser les paramètres d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut (voir *Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut* à la page 84).



1 Nombre de tirages

(pour Visual.photo(s))

Vous pouvez voir le nombre de photos qui seront imprimées.

(pour Impr.total.phot., Imprim.photos)

Vous pouvez voir le nombre d'exemplaires de chaque photo qui seront imprimés.

Entrée de menu	Options	Page
Qualité impr.	Normale/ Photo*	82
Papier & taille	Letter glacé/ 10x15cm glacé/ 13x18cm glacé/ A4 glacé* / Letter normal/ A4 normal/ Letter J. encre/A4 jet encre/ 10x15cm j.encre	82
Luminosité	0	82
Contraste	0	82
Rehaus. coul.	On/ Off* Balance blancs 0 / Netteté 0 Densité coul. 0	82
Recadrer	On*/Off	83
Sans bordure	On*/Off	83
Régl.nouv.défaut	Oui/Non	84
Mise zéro usine	Oui/Non	84







Augmentation de la vitesse ou de la qualité d'impression

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Qualité impr..*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Normale* ou *Photo*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Réglage du type et du format du papier

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Papier & taille*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de papier que vous utilisez, *Letter glacé, 10x15cm glacé, 13x18cm glacé, A4 glacé, Letter normal, A4 normal, Letter J. encre, A4 jet encre ou 10x15cm j.encre*. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous avez sélectionné *Letter* ou *A4*, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour choisir le format d'impression. Appuyez sur **OK**.

Exemple : position imprimée pour du papier A4

1 10x8cm	2 13x9cm	3 15x10cm
		
4 18x13cm	5 20x15cm	6 Format max.
		

- 4 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Réglage de la luminosité

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Luminosité*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ◀ pour faire une copie plus foncée ou sur ▶ pour faire une copie plus claire. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Réglage du contraste

Vous pouvez sélectionner le réglage du contraste. Un contraste plus important rend l'image plus nette et plus vive.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Contraste*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▶ pour augmenter le contraste ou sur ◀ pour le diminuer. Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Ajustement des couleurs

Vous pouvez activer la fonction d'ajustement des couleurs pour imprimer des images plus vives. Le temps d'impression sera plus lent.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Rehauss. coul..*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si vous voulez personnaliser la balance des blancs, la *Netteté* ou la *densité des couleurs*, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner *On* puis passez à l'étape 3.

- Si vous ne voulez pas personnaliser, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner *Off*. Appuyez sur **OK** puis passez à l'étape 6.

- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Balance blancs*, *Netteté* ou *Densité coul.*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour ajuster le degré de réglage. Appuyez sur **OK**.
- 5 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si vous voulez personnaliser d'autres paramètres d'ajustement des couleurs, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner une autre option.
 - Si vous voulez modifier autres paramètres, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Quitter*, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.



Remarque

- **Balance des blancs**
Ce paramètre permet d'ajuster la teinte des zones blanches d'une image. L'éclairage, les réglages de l'appareil photo et d'autres facteurs auront un effet sur l'aspect du blanc. Les zones blanches d'une photo peuvent être légèrement roses, jaunes ou d'une autre couleur. Grâce à ce réglage, vous pouvez corriger cet effet et rétablir un blanc pur pour les zones blanches.
- **Netteté**
Ce paramètre renforce les détails des photos, à la manière d'une mise au point fine sur un appareil photo. Si l'image n'est pas nette et que vous ne distinguez pas les détails les plus fins de la photo, réglez la netteté.
- **Densité de couleur**
Ce paramètre permet de régler la quantité totale de couleur d'une photo. Vous pouvez augmenter ou diminuer la quantité de couleur d'une photo si elle semble délavée ou terne.


Recadrer

Si la photo est trop longue ou trop large pour tenir dans la mise en page choisie, une partie de la photo sera automatiquement recadrée.


Le réglage d'usine est *On*. Si vous voulez imprimer toute la photo, réglez ce paramètre sur *Off*.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Recadrer*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Off* (ou *On*). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Recadrer: On



Recadrer: Off



Sans bordure

Cette fonction permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. Le temps d'impression sera légèrement plus lent.

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Sans bordure*. Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Off* (ou *On*). Appuyez sur **OK**.
- 3 Si vous ne voulez plus rien modifier, appuyez sur **Colour Start** pour imprimer.

Définir les paramètres modifiés comme nouveaux réglages par défaut

Vous pouvez mémoriser les paramètres d'impression les plus utilisés en les définissant comme réglages par défaut. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner le nouveau réglage. Appuyez sur **OK**. Répétez cette étape pour chaque réglage que vous voulez modifier.
- 2 Après la modification du dernier réglage, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Régl. nouv. défaut.* Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **1** pour sélectionner *Oui.*
- 4 Appuyez sur **Stop/Exit**.


Rétablissement du réglage d'usine de tous les paramètres


Vous pouvez rétablir les réglages d'usine par défaut de tous les paramètres que vous avez modifiés. Ces réglages restent opérationnels tant qu'ils ne sont pas modifiés

- 1 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Mise zéro usine.* Appuyez sur **OK**.
- 2 Appuyez sur **1** pour sélectionner *Mise zéro usine.*
- 3 Appuyez sur **Stop/Exit**.


Numérisation vers une carte mémoire

Passer en mode numérisation

Lorsque vous voulez numériser vers une carte mémoire, appuyez sur  (**Scan**). La touche s'allume en vert.



L'écran LCD affiche :



Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir *Scan vrs carte.*

Appuyez sur **OK**.

Si vous n'êtes pas connecté à l'ordinateur, seule la sélection Numérisation vers carte mémoire s'affiche sur l'écran LCD.

(Voir le *Guide utilisateur - Logiciel* pour plus de détails sur les autres options de menu.)

Comment numériser vers une carte mémoire

Vous pouvez numériser des documents noir et blanc et couleur vers une carte mémoire. Les documents noir et blanc sont enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents couleur peuvent être enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Pour les documents couleur, le réglage d'usine est 150 dpi Couleur et le format de fichier par défaut est PDF. Pour les documents en noir et blanc, le réglage d'usine est 200x100 dpi N/B et le format de fichier par défaut est TIFF.

L'appareil crée automatiquement les noms de fichier en fonction de la date courante (pour plus de détails, voir le Guide d'installation rapide). Par exemple, la cinquième photo numérisée le 1er juillet 2006 sera nommée 01070605.PDF. Vous pouvez modifier la couleur, la qualité et le nom du fichier.


Qualité	Format fichier sélectionnable
150 dpi Couleur	JPEG / PDF
300dpi Couleur	JPEG / PDF
600dpi Couleur	JPEG / PDF
200x100dpi N/B	TIFF / PDF
200dpi N/B	TIFF / PDF

- 1 Insérez une carte mémoire SmartMedia®, CompactFlash®, Memory Stick®, Memory Stick Pro™, SecureDigital™, MultiMediaCard™ ou xD-Picture Card™ dans votre appareil.



AVERTISSEMENT

Ne retirez pas la carte mémoire lorsque **PhotoCapture** clignote au risque de détériorer la carte ou les données qu'elle contient.

- 2 Chargez votre document.
- 3 Appuyez sur  (**Scan**).
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Scan vrs carte*. Appuyez sur **OK**.

- 5 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier la qualité, passez à l'étape 6.
 - Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start** pour commencer la numérisation sans modifier d'autres paramètres.
- 6 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner 150 dpi Couleur, 300dpi Couleur, 600dpi Couleur, 200x100dpi N/B ou 200dpi N/B. Appuyez sur **OK**.
- 7 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier le type de fichier, passez à l'étape 8.
 - Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start** pour commencer la numérisation sans modifier d'autre paramètre.
- 8 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner JPEG, PDF ou TIFF. Appuyez sur **OK**.



Remarque

- Si vous avez sélectionné couleur pour le réglage de résolution, vous ne pouvez pas sélectionner TIFF.
- Si vous avez sélectionné noir et blanc pour le réglage de résolution, vous ne pouvez pas sélectionner JPEG.

- 9 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour modifier le nom de fichier, passez à l'étape 10.
 - Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start** pour commencer la numérisation sans modifier d'autre paramètre.
- 10 Le nom du fichier est modifié automatiquement. Néanmoins, vous pouvez utiliser le pavé numérique pour le saisir. Vous ne pouvez changer que les 6 premiers caractères. Appuyez sur **OK**.



Remarque

Appuyez sur **Clear** pour supprimer le nom actuel.

- 11 Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**.

Comprendre les messages d'erreur

Une fois que vous serez familiarisé avec les types d'erreur qui peuvent se produire avec PhotoCapture Center™, vous pourrez facilement identifier les problèmes et y remédier.

Quand un message d'erreur s'affiche sur l'écran LCD, l'appareil émet un bip pour attirer votre attention.

■ Erreur média

Ce message s'affiche si vous insérez une carte mémoire qui est mauvaise ou non formatée ou s'il y a un problème au niveau du lecteur de carte. Pour supprimer cette erreur, retirez la carte mémoire.

■ Pas de fichier

Ce message s'affiche si vous essayez d'accéder à la carte mémoire insérée dans le lecteur de carte (emplacement) et qu'elle ne contient aucun fichier .JPG.

■ Mémoire saturée

Ce message s'affiche si vous travaillez avec des photos trop volumineuses pour la mémoire de l'appareil.

Utilisation de PhotoCapture Center™ à partir d'un ordinateur

Vous pouvez accéder à la carte mémoire insérée dans le lecteur de carte (emplacement) de l'appareil à partir de votre ordinateur.

(voir le *chapitre 7* ou le *chapitre 12* du *Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).



Logiciels

Fonctions des logiciels et fonctions réseau 88

Le Guide de l'utilisateur fourni sur le CD-ROM comprend le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau pour les fonctions disponibles lors du raccordement à un ordinateur (par exemple, Impression et Numérisation).

■ réseau

(pour Windows[®], voir le *chapitre 1 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

(pour Macintosh[®], voir le *chapitre 8 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

■ Numérisation

(pour Windows[®], voir le *chapitre 2 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

(pour Macintosh[®], voir le *chapitre 9 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

■ ControlCenter2

(pour Windows[®], voir le *chapitre 3 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

(pour Macintosh[®], voir le *chapitre 10 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

■ Configuration à distance

(pour Windows[®], voir le *chapitre 5 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

(pour Macintosh[®], voir le *chapitre 12 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

■ Envoi de fax à partir de l'ordinateur

(pour Windows[®], voir le *chapitre 6 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

(pour Macintosh[®], voir le *chapitre 8 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

■ PhotoCapture Center™

(pour Windows[®], voir le *chapitre 7 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

(pour Macintosh[®], voir le *chapitre 12 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

■ Impression réseau

(voir le *Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM*).

■ Numérisation en réseau

(pour Windows[®], voir le *chapitre 4 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).

(pour Macintosh[®], voir le *chapitre 11 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).



Remarque

voir *Comment accéder au guide de l'utilisateur complet* à la page 3.



Annexes

Sécurité et réglementation	90
Dépistage des pannes et entretien courant	97
Menu et fonctions	119
Spécifications	133
Glossaire	144

Précautions de sécurité

Pour utiliser l'appareil en toute sécurité

Veillez lire ces instructions avant de tenter toute opération de maintenance, et les conserver pour pouvoir vous y reporter en cas de besoin.



Remarque


Si des fax sont présents dans la mémoire de l'appareil, vous devez les imprimer ou les enregistrer si vous coupez l'alimentation et débranchez l'appareil pendant plus de 24 heures (pour imprimer les fax présents en mémoire, voir *Impression d'un fax depuis la mémoire* à la page 40. Pour enregistrer les fax présents en mémoire, voir *Envoi des fax à un autre télécopieur* à la page 100 ou *Transfert de fax vers l'ordinateur* à la page 100).




AVERTISSEMENT



Des électrodes sous haute tension se trouvent à l'intérieur de l'appareil. Avant de nettoyer l'appareil, veillez à débrancher le cordon de ligne téléphonique en premier puis le cordon d'alimentation de la prise de courant.




Veillez à NE PAS toucher la prise avec les mains mouillées car vous risquez une électrocution.







Veillez à NE PAS mettre vos mains sur le bord de l'appareil sous le capot du scanner pour éviter tout risque de blessures.



Veillez à NE PAS toucher la zone ombrée sur l'illustration car vous risquez de vous blesser.



Lorsque vous déplacez l'appareil, vous devez le soulever par la base, en plaçant une main de chaque côté, comme représenté sur l'illustration. Ne portez pas l'appareil en tenant le capot du scanner.



AVERTISSEMENT

- Faites attention lors de l'installation ou de la modification des lignes téléphoniques. Ne touchez jamais aux bornes ou fils téléphoniques non isolés à moins d'avoir débranché la ligne téléphonique de la prise téléphonique. N'effectuez jamais l'installation d'un câblage téléphonique pendant un orage. N'installez jamais une prise téléphonique murale dans un lieu humide.
- Cet appareil doit être installé près d'une prise de courant facilement accessible. En cas d'urgence, débranchez le cordon d'alimentation de la prise de courant afin d'effectuer une mise hors tension complète.

AVERTISSEMENT

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez votre équipement téléphonique, vous devez toujours suivre les consignes de sécurité élémentaires afin de minimiser les risques d'incendie, d'électrocution et de blessures, par exemple :




- 1 Veillez à NE PAS utiliser cet appareil à proximité de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier ou d'une machine à laver, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
- 2 Évitez d'utiliser ce produit pendant un orage car la foudre risque de provoquer une électrocution à distance.
- 3 Si vous souhaitez signaler une fuite de gaz, veillez à NE PAS utiliser ce produit à proximité de la fuite.

Choix d'un emplacement

Placez l'appareil sur une surface plane et stable, à l'abri des vibrations et des chocs, un bureau par exemple. Placez l'appareil à proximité d'une prise téléphonique et d'une prise de courant standard mise à la terre. Choisissez un endroit où la température se situe entre 10 ° et 35 ° C (50 ° F et 95 ° F)).

! ATTENTION

- Évitez de placer l'appareil dans un endroit où le passage est important.
- Évitez de placer l'appareil sur la moquette.
- Veillez à NE PAS installer l'appareil à proximité d'appareils de chauffage ou de conditionnement d'air, ni près d'une arrivée d'eau, de produits chimiques ou de réfrigérateurs.
- Veillez à NE PAS choisir un endroit où l'appareil serait exposé à un ensoleillement direct, à une chaleur excessive, à l'humidité ou à la poussière.
- Veillez à NE PAS brancher l'appareil sur une prise de courant contrôlée par des interrupteurs muraux ou des minuteries automatiques.
- Toute interruption du courant peut effacer les informations présentes dans la mémoire de l'appareil.
- Ne branchez pas l'appareil sur des prises de courant appartenant au même circuit que des appareils de forte puissance ou d'autres équipements susceptibles de perturber l'alimentation électrique.
- Évitez les sources d'interférence telles que les haut-parleurs ou les modules de base des téléphones sans fil.



Informations importantes

Consignes de sécurité importantes

- 1 Lisez toutes ces instructions.
- 2 Conservez-les pour référence ultérieure.
- 3 Respectez tous les avertissements et instructions figurant sur l'appareil.
- 4 Débranchez l'appareil de la prise murale avant de nettoyer ses parties internes. N'utilisez pas de produits nettoyants liquides ou en aérosol. Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.
- 5 Ne placez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6 Ne placez pas cet appareil sur un chariot, un socle ou une table si ces derniers sont instables car l'appareil pourrait tomber et être sérieusement endommagé.
- 7 Les fentes et ouvertures dans le boîtier sont destinées à la ventilation. Pour garantir un fonctionnement fiable du produit et le protéger des risques de surchauffe, ces ouvertures ne doivent pas être obstruées ou recouvertes. Pour éviter toute obturation de ces ouvertures, ne placez jamais l'appareil sur un lit, un canapé, un tapis ou toute autre surface similaire. Ne le placez jamais sur ou près d'un radiateur ou autre appareil de chauffage. Il ne doit jamais être encastré dans un meuble sans aération suffisante.
- 8 Cet appareil doit être branché sur une prise de courant dont les caractéristiques correspondent au type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette. En cas de doute, appelez votre revendeur ou la compagnie d'électricité de votre région.
- 9 N'utilisez que le cordon d'alimentation fourni avec cet appareil.
- 10 Cet appareil est équipé d'une fiche de mise à la terre à 3 fils, c'est-à-dire pourvue d'une troisième broche (mise à la terre). Cette fiche ne peut être insérée que dans une prise secteur mise à la terre. Il s'agit là d'un dispositif de sécurité. Si vous ne pouvez pas insérer la fiche dans la prise de courant, appelez votre électricien pour qu'il remplace votre prise obsolète. Évitez tout expédient qui priverait l'appareil de la connexion à la terre.
- 11 Veillez à ne rien placer sur le cordon d'alimentation. Ne placez pas cet appareil dans un endroit où l'on risque de marcher/trébucher sur le cordon d'alimentation.
- 12 Ne placez rien qui puisse gêner la réception des fax devant l'appareil. Ne posez rien sur le plateau d'éjection des fax reçus.
- 13 Attendez que les pages soient sorties de l'appareil avant de les prendre.
- 14 Débranchez ce produit de la prise de courant et faites appel à un centre d'entretien agréé Brother dans les conditions suivantes :
 - Le cordon d'alimentation est abîmé ou effiloché.
 - Du liquide s'est répandu dans l'appareil.
 - L'appareil a été exposé à la pluie ou à de l'eau.
 - Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsqu'on suit les instructions, le réglage ne doit porter que sur les commandes indiquées dans les instructions d'utilisation. Un mauvais réglage des autres commandes peut endommager l'appareil et pourra souvent nécessiter un travail très long par un technicien qualifié pour que l'appareil puisse à nouveau fonctionner normalement.
 - L'appareil est tombé ou le boîtier est abîmé.
 - Le comportement de l'appareil est sensiblement modifié, ce qui indique la nécessité d'une révision.
- 15 Pour protéger l'appareil contre les surtensions, nous recommandons l'utilisation d'un dispositif de protection de l'alimentation (anti-surtension).

16 Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure, prenez note des points suivants :

- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils utilisant de l'eau, une piscine ou un sous-sol humide.
- N'utilisez l'appareil pendant un orage (il y a un risque d'électrocution à distance) ou pour signaler une fuite de gaz si l'appareil est à proximité.

Pour votre sécurité

Pour garantir une utilisation en toute sécurité, branchez la fiche à trois broches fournie uniquement dans une prise d'alimentation à trois broches standard correctement mise à la terre par l'intermédiaire du circuit électrique domestique.

Le fait que l'équipement fonctionne correctement ne signifie pas que l'alimentation est mise à la terre et ne prouve pas la sécurité de l'installation. Pour votre sécurité, en cas de doute sur l'efficacité de la mise à la terre de l'alimentation, consultez un électricien qualifié.

Connexion réseau


! ATTENTION

Veillez à NE PAS raccorder cet appareil à une connexion réseau exposée à des surtensions.


Déclaration de conformité internationale au programme ENERGY STAR®

Le programme international ENERGY STAR® a pour objet de promouvoir le développement et la popularisation des équipements de bureau à faible consommation.

En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répond aux directives d'ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.



Directive 2002/96/CE de l'Union Européenne et norme EN50419



Cet appareil porte le symbole de recyclage représenté ci-dessus. Cela signifie qu'en fin de vie de ce matériel, vous devez le mettre au rebut séparément dans un point de collecte approprié et ne pas le placer dans le flux des déchets domestiques non triés. Cela bénéficiera à l'environnement de tous (Union Européenne seulement).

Marques commerciales

Le logo Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Brother est une marque déposée de Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link est une marque déposée de Brother International Corporation.

©2006 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Windows et Microsoft sont des marques déposées de Microsoft aux États-Unis et dans d'autres pays.

Macintosh et TrueType sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

PaperPort et OmniPage sont des marques déposées de ScanSoft, Inc.

Presto! PageManager est une marque déposée de NewSoft Technology Corporation.

Microdrive est une marque d'International Business Machine Corporation.

SmartMedia est une marque déposée de Toshiba Corporation.

CompactFlash est une marque déposée de SanDisk Corporation.

Memory Stick est une marque déposée de Sony Corporation.

SecureDigital est une marque de Matsushita Electric Industrial Co. Ltd., SanDisk Corporation et Toshiba Corporation.

SanDisk est détenteur d'une licence des marques SD et miniSD.

MultiMediaCard est une marque d'Infineon Technologies dont une licence est cédée à MultiMediaCard Association.

xD-Picture Card est une marque de Fujifilm Co. Ltd., Toshiba Corporation et Olympus Optical Co. Ltd.

Memory Stick Pro, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Duo et MagicGate sont des marques de Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup et le logo SecureEasySetup sont des marques ou des marques déposées de Broadcom Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Chaque société dont un nom de logiciel est mentionné dans ce manuel dispose d'un contrat de licence logiciel spécifique pour ses programmes exclusifs.

Tous les autres noms de marques et de produits mentionnés dans ce Guide de l'utilisateur, le Guide utilisateur - Logiciel et le Guide utilisateur - Réseau sont des marques déposées de leurs sociétés respectives.

B

Dépistage des pannes et entretien courant

Dépistage des pannes

Messages d'erreur

Comme pour tout appareil de bureautique sophistiqué, des erreurs peuvent se produire. Si c'est le cas, votre appareil identifie le problème et affiche un message d'erreur. La liste ci-dessous explique les messages d'erreur les plus fréquents.

Vous pouvez corriger la plupart des problèmes par vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Centre de Solutions Brother vous propose les FAQ et conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com>.

Message d'erreur	Cause	Action
Bourrage Papier	Le papier est coincé dans l'appareil	(voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou le bac à papier</i> à la page 102).
Capot ouvert	Le capot du scanner n'est pas entièrement fermé.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le.
Changer imposs. Nettoy. imposs. Initial. imposs. Impress.imposs. Scan impossible Erreur appareil: XX	L'appareil présente un problème mécanique.	Débranchez le cordon d'alimentation de l'appareil pendant plusieurs minutes puis rebranchez-le (il est possible de mettre l'appareil hors tension pendant une durée maximale de 24 heures sans perdre les fax présents en mémoire. Si l'appareil doit rester hors tension pendant une durée supérieure à 24 heures, vous pouvez transférer les fax vers un autre télécopieur ou les enregistrer sur votre ordinateur ; voir <i>Transfert des fax ou du journal des fax</i> à la page 100).
Déconnecté	L'appel a été interrompu par votre correspondant ou son télécopieur.	Essayez à nouveau d'envoyer ou de recevoir.
Données rest.	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil.	Relancez l'impression à partir de votre ordinateur.
	Il reste des données d'impression dans la mémoire de l'appareil. Le câble USB a été débranché alors même que l'ordinateur envoyait les données vers l'appareil.	Appuyez sur Stop/Exit . Le travail sera annulé et effacé de la mémoire de l'appareil. Essayez d'imprimer de nouveau.

Message d'erreur	Cause	Action
Encre vide	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides. L'appareil arrête toutes les opérations d'impression. Tant qu'il reste de la mémoire, les fax en noir et blanc y sont enregistrés. Si le télécopieur émetteur doit envoyer un fax couleur, le 'protocole de prise de contact' de l'appareil lui demande d'envoyer le fax en noir et blanc. Si le télécopieur émetteur est en mesure de le convertir, le fax couleur sera reçu dans la mémoire en noir et blanc.	Remplacez les cartouches d'encre (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 116).
Err. connexion	Vous avez essayé d'extraire un document d'un télécopieur qui n'était pas programmé en mode d'attente de relève.	Vérifiez la configuration de relève de votre correspondant.
Erreur com.	Une ligne téléphonique de mauvaise qualité a provoqué une erreur de communication.	Essayez de renvoyer le fax ou de brancher l'appareil sur une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, appelez la compagnie de téléphone pour faire vérifier votre ligne.
Erreur média	La carte mémoire est altérée, incorrectement formatée ou présente un problème.	Réinsérez fermement la carte dans son emplacement pour vous assurer qu'elle est bien dans la bonne position. Si l'erreur persiste, vérifiez le lecteur de carte en insérant une autre carte dont le bon fonctionnement est avéré.
Haute temp.	Les têtes d'impression sont trop chaudes.	Laissez refroidir l'appareil.
Mémoire saturée	La mémoire de l'appareil est pleine.	<p>Envoi de fax ou copie en cours</p> <p>Exécutez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Appuyez sur Stop/Exit et attendez que les autres opérations en cours se terminent, puis réessayez. ■ Supprimez les données de la mémoire. Pour disposer de plus de mémoire, vous pouvez désactiver la fonction Opér. de fax avancées (voir <i>Désactivation des opérations de fax avancées</i> à la page 56). ■ Imprimez les fax présents en mémoire (voir <i>Impression d'un fax depuis la mémoire</i> à la page 40). <p>Opération d'impression en cours</p> <p>Réduisez la résolution d'impression (pour plus de détails, voir le <i>chapitre 1</i> ou le <i>chapitre 8 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM</i>).</p>

Message d'erreur	Cause	Action
Non assigné	Vous avez essayé d'accéder à un numéro abrégé qui n'est pas programmé.	Programmez le numéro abrégé (voir <i>Mémorisation de numéros abrégés</i> à la page 48).
Pas de fichier	La carte mémoire insérée dans le lecteur ne contient pas de fichier .JPG.	Réinsérez la carte mémoire correcte dans l'emplacement.
Pas rép./Occupé	Le numéro que vous avez composé ne répond pas ou sonne occupé.	Vérifiez le numéro et réessayez.
Presque vide	Une ou plusieurs cartouches d'encre viennent à manquer d'encre. Si le télécopieur émetteur doit envoyer un fax couleur, le 'protocole de prise de contact' de l'appareil lui demande d'envoyer le fax en noir et blanc. Si le télécopieur émetteur est en mesure de le convertir, le fax couleur sera reçu dans la mémoire en noir et blanc.	Commandez une cartouche d'encre neuve.
Sans cartouche	Une cartouche d'encre est mal installée.	Réinstallez la cartouche d'encre (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 116).
Temp. trop basse	La tête d'impression est trop froide.	Laissez l'appareil monter en température.
Vérif. document	Le document n'a pas été inséré ou entraîné correctement, ou le document provenant du chargeur était trop long.	voir <i>Utilisation du chargeur</i> à la page 10. voir <i>Bourrage de documents</i> à la page 101.
Vérif. taille	Le format du papier ne convient pas.	Chargez du papier de format approprié (Letter, Legal ou A4), puis appuyez sur Mono Start ou sur Colour Start .
Vérifiez papier	Il n'y a plus de papier ou le papier n'est pas correctement chargé dans le bac à papier.	Exécutez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Placez du papier dans le bac puis appuyez sur Mono Start ou sur Colour Start. ■ Retirez le papier et rechargez-le, puis appuyez sur Mono Start ou sur Colour Start.
	Le papier est coincé dans l'appareil.	voir <i>Bourrage dans l'imprimante ou le bac à papier</i> à la page 102.

Transfert des fax ou du journal des fax

Si l'écran LCD affiche l'un des messages suivants lorsque vous avez débranché puis rebranché l'appareil, nous vous conseillons de transférer vos fax vers un autre télécopieur ou votre ordinateur. (Voir *Envoi des fax à un autre télécopieur* à la page 100 ou *Transfert de fax vers l'ordinateur* à la page 100.)

- Changer imposs.
- Nettoy. imposs.
- Initial. imposs.
- Impress.imposs.
- Scan impossible
- Erreur appareil: XX

Vous pouvez aussi transférer le journal des fax pour voir si d'autres fax doivent être transférés (voir *Transfert du journal des fax vers un autre télécopieur* à la page 101).



Remarque

Si un message d'erreur est affiché sur l'écran LCD de l'appareil, une fois les fax envoyés, débranchez l'alimentation électrique de l'appareil pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-la.

Envoi des fax à un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre ID Station, vous ne pouvez pas entrer le mode d'envoi de fax.

- 1 Appuyez sur **Stop/Exit** pour acquitter provisoirement l'erreur.
- 2 Appuyez sur **Menu**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Entretien**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Transf. données**. Appuyez sur **OK**.

- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Transfert fax**. Appuyez sur **OK**.
- 6 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si l'écran LCD affiche **Aucune donnée**, il n'y a pas de fax dans la mémoire de l'appareil. Appuyez sur **Stop/Exit**.
 - Entrez le numéro vers lequel les fax seront transférés.
- 7 Appuyez sur **Mono Start**.

Transfert de fax vers l'ordinateur

Vous pouvez transférer les fax de la mémoire de l'appareil vers l'ordinateur.

- 1 Appuyez sur **Stop/Exit** pour acquitter provisoirement l'erreur.
- 2 Vérifier que **MFL-Pro Suite** est bien installé sur l'ordinateur, puis activez la fonction **Rx fax PC** sur l'ordinateur (pour plus d'informations, voir le *chapitre 6 du Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*)
- 3 Vérifiez que vous avez activé la réception de PC-Fax sur l'appareil (voir *Réception de PC-Fax* à la page 55). Pendant la configuration, un message affiché sur l'écran LCD vous demande si vous voulez transférer les fax vers l'ordinateur.
- 4 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Pour transférer tous les fax vers l'ordinateur, appuyez sur **1**.
 - Pour quitter et conserver les fax en mémoire, appuyez sur **2**. (Ils seront supprimés si vous débranchez l'appareil pendant plus de 24 heures.)
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Transfert du journal des fax vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre ID Station, vous ne pouvez pas entrer le mode d'envoi de fax.

- 1 Appuyez sur **Stop/Exit** pour acquitter provisoirement l'erreur.
- 2 Appuyez sur **Menu**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Entretien*. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Transf. données*. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Transf. édition*. Appuyez sur **OK**.
- 6 Entrez le numéro de télécopieur vers lequel le journal des fax sera transféré.
- 7 Appuyez sur **Mono Start**.


Bourrage de documents

Si un document est coincé, procédez comme suit.

Un document peut se coincer s'il n'est pas inséré ou entraîné correctement, ou s'il est trop long. Pour remédier à un bourrage de document, procédez comme suit.

Le document est coincé dans le haut du chargeur


- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en tirant vers la droite ou la gauche.



- 4 Fermez le capot du chargeur.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Le document est coincé à l'intérieur du chargeur

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Soulevez le capot du scanner.
- 3 Retirez le document coincé en tirant vers la gauche.





- 4 Refermez le capot du scanner.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Bourrage dans l'imprimante ou le bac à papier

Retirez le papier coincé en fonction de la position du bourrage dans l'appareil. Ouvrez puis fermez le capot du scanner pour éliminer l'erreur.


Le papier est coincé à l'intérieur de l'appareil

- 1 Ouvrez le capot d'élimination de bourrage (1). Retirez le papier coincé de l'appareil.



- 2 Fermez le capot d'élimination de bourrage.


- 3 Si vous ne pouvez pas retirer le papier coincé, soulevez le capot du scanner (1) sur le côté droit de l'appareil jusqu'à ce qu'il se verrouille en position ouverte. Retirez le papier coincé de l'intérieur de l'appareil.



Remarque


Si le papier est coincé sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source de courant puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.

- 4 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas et refermez le capot du scanner.




Le papier est coincé à l'intérieur du bac à papier

- 1 Retirez le bac à papier (1) de l'appareil.



- 2 Tirez sur le papier coincé (1) pour l'enlever.



En cas de difficultés avec l'appareil

Si vous pensez que l'aspect de vos fax n'est pas satisfaisant, faites-en d'abord une copie. Si l'aspect de la copie est satisfaisant, le problème n'est probablement pas lié à l'appareil. Utilisez le tableau ci-dessous et suivez les conseils de dépannage.

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, le Centre de Solutions Brother vous propose les FAQ et conseils de dépistage des pannes les plus récents.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com>.

Impression

Difficulté	Suggestions
Pas de sortie imprimée	Vérifiez le câble d'interface ou la connexion sans fil sur l'appareil et sur l'ordinateur (voir le <i>Guide d'installation rapide</i>).
	Vérifiez que l'appareil est bien branché et qu'il n'est pas en mode veille.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 116).
	Regardez si l'écran LCD affiche un message d'erreur (voir <i>Messages d'erreur</i> à la page 97).
	Vérifiez que le pilote d'imprimante approprié a été installé et sélectionné.
	Vérifiez que l'appareil est sous tension. Cliquez sur Démarrer puis sur Imprimantes et télécopieurs . Cliquez avec le bouton droit et sélectionnez 'Brother MFC-820CW', puis vérifiez que l'option 'Utiliser l'imprimante hors connexion' n'est pas cochée.
Mauvaise qualité d'impression	Vérifiez la qualité d'impression (voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> à la page 111).
	Vérifier que le paramètre Type de support du pilote d'imprimante ou le paramètre Type papier du menu de l'appareil correspond au type de papier que vous utilisez (voir le <i>chapitre 1</i> ou le <i>chapitre 8</i> du <i>Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM et Réglage du type de papier</i> à la page 21).
	Vérifiez que les cartouches d'encre sont récentes. Dans les situations suivantes, l'encre a pu colmater les buses : <ul style="list-style-type: none"> ■ La date d'expiration inscrite sur l'emballage de la cartouche est passée (les cartouches peuvent être conservées jusqu'à 2 ans dans leur emballage d'origine). ■ La cartouche d'encre est installée dans l'appareil depuis plus de 6 mois. ■ Il se peut également que l'encre ait été mal entreposée avant utilisation.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés (voir <i>À propos du papier</i> à la page 12).
	La température ambiante recommandée de l'appareil se situe entre 20 °C et 33 °C (68 °F et 91 °F).
Traits blancs horizontaux dans le texte ou les graphiques.	Nettoyez la tête d'impression (voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 111).
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés (voir <i>À propos du papier</i> à la page 12).
	Si des stries horizontales apparaissent sur du papier ordinaire, utilisez le mode "Impression normale perfectionnée" pour aider à éviter la formation de stries sur certains types de papier ordinaire. Dans le pilote d'imprimante, onglet Elémentaire , cliquez sur Paramètres et cochez l'option Impression normale perfectionnée . Si les stries horizontales persistent, réglez le Type de Média sur Papier de séchage lent dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante pour aider à améliorer la qualité d'impression.
L'appareil imprime des pages vides.	Nettoyez la tête d'impression (voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> à la page 111).
Caractères et lignes sont empilés.	Vérifiez l'alignement de l'impression (voir <i>Vérification de l'alignement de l'impression</i> à la page 112).
Le texte ou les photos s'impriment de travers.	Vérifiez que le papier est placé correctement dans le bac à papier et que le guide-papier latéral et le guide arrière sont ajustés correctement (voir <i>Chargement de papier, d'enveloppes et de cartes postales</i> à la page 16).

Impression (Suite)

Difficulté	Suggestions
Des taches ont coulé en haut au centre de la page imprimée.	Veillez à ne pas utiliser un papier trop épais ou gondolé (voir <i>À propos du papier</i> à la page 12).
L'impression semble sale ou l'encre semble couler.	Vérifiez que vous utilisez les types de papier recommandés (voir <i>À propos du papier</i> à la page 12). Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
Taches au verso ou en bas de page.	Veillez à ce que le cylindre de l'imprimante ne soit pas souillé d'encre (voir <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante</i> à la page 116). Veillez à utiliser le volet du support papier (voir <i>Chargement de papier, d'enveloppes et de cartes postales</i> à la page 16).
Quelques lignes sont denses.	Cliquez sur Ordre inversé dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
Les sorties imprimées sont froissées.	Dans le pilote d'imprimante, onglet Elémentaire , cliquez sur Paramètres et décochez l'option Impression bidirectionnelle .
Impossible d'effectuer une impression de type '2 en 1 ou 4 en 1'.	Vérifiez que le réglage Format papier est identique dans l'application et dans le pilote d'imprimante.
La vitesse d'impression est trop lente.	Essayez de modifier la configuration du pilote d'imprimante. La plus haute résolution nécessite un temps plus important pour le traitement, la transmission et l'impression des données. Essayez les autres paramètres de qualité dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante. En outre, cliquez sur l'onglet Paramètres , et veillez à décocher l'option Ajustement des couleurs . Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale (voir le <i>chapitre 1</i> ou le <i>chapitre 8</i> du <i>Guide utilisateur - Logiciel</i> sur le CD-ROM).
Ajustement des couleurs ne fonctionne pas correctement.	Si la profondeur de couleur de l'image est insuffisante dans votre application (par exemple avec une profondeur de 256 couleurs), la fonction Ajustement des couleurs ne fonctionne pas. Utilisez au moins des données couleur 24 bits avec la fonction Ajustement des couleurs.
L'appareil entraîne plusieurs pages.	Vérifiez que le papier est chargé correctement dans le bac à papier (voir <i>Chargement de papier, d'enveloppes et de cartes postales</i> à la page 16). Vérifiez que pas plus de deux types de papier ne sont pas chargés à la fois dans le bac à papier.
Des pages imprimées ne sont pas bien empilées.	Veillez à utiliser le volet du support papier (voir <i>Chargement de papier, d'enveloppes et de cartes postales</i> à la page 16).
Impossible d'imprimer à partir de Paint Brush.	Essayez de régler l'affichage sur '256couleurs.'
Impossible d'imprimer à partir d'Adobe Illustrator.	Essayez de réduire la résolution d'impression (voir le <i>chapitre 1</i> ou le <i>chapitre 8</i> du <i>Guide utilisateur - Logiciel</i> sur le CD-ROM).

Impression des fax reçus

Difficulté	Suggestions
Impression condensée et stries blanches horizontales sur la page ou parties inférieures/supérieures des caractères coupées.	La connexion est probablement mauvaise en raison de la présence d'électricité statique ou de parasites sur la ligne téléphonique. Demandez à votre correspondant de renvoyer le fax.
Stries verticales noires lors de la réception.	Le scanner de votre correspondant est peut-être sale. Demandez à votre correspondant de faire une copie pour voir si le problème vient de son télécopieur. Essayez de recevoir un fax en provenance d'un autre télécopieur.
Le fax couleur reçu ne s'imprime qu'en noir et blanc.	Remplacez les cartouches d'encre couleur qui sont vides ou presque vides puis demandez à votre correspondant de renvoyer le fax couleur (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> à la page 116). Vérifiez que l'option Opér. de fax avancées est désactivée (voir <i>Désactivation des opérations de fax avancées</i> à la page 56).
Les marges gauche et droite sont coupées ou une seule page est imprimée sur deux pages.	Activez la fonction de réduction automatique (voir <i>Impression en réduction d'un fax entrant (Réduction auto)</i> à la page 39).


Ligne téléphonique ou connexions

Difficulté	Suggestions
La numérotation ne fonctionne pas (pas de tonalité).	Vérifiez que l'appareil est bien branché et qu'il n'est pas en mode veille.
	Vérifiez toutes les connexions du cordon de ligne téléphonique.
	Changez le paramètre Tonalité/Impulsions (uniquement pour la Suisse) (voir le <i>Guide d'installation rapide</i>).
	Si un téléphone externe est raccordé à l'appareil, envoyez un fax manuel en décrochant le combiné et en composant le numéro. Attendez de percevoir la tonalité de réception de fax avant d'appuyer sur Mono Start ou sur Colour Start .
L'appareil ne répond pas aux appels.	Vérifiez que le mode de réception de l'appareil est correctement configuré (voir <i>Sélection du mode de réception</i> à la page 37). Vérifiez la présence d'une tonalité. Si possible, appelez l'appareil pour vérifier si vous entendez la tonalité de réponse. S'il n'y a toujours pas de réponse, vérifiez la connexion du cordon de ligne téléphonique. S'il n'y a pas de sonnerie quand vous appelez l'appareil, contactez votre compagnie de téléphone pour faire vérifier la ligne.

Réception des fax

Difficulté	Suggestions
L'appareil ne peut pas recevoir de fax.	Vérifiez que le mode de réception de l'appareil est correctement configuré (voir <i>Opérations de base pour la réception de fax</i> à la page 37).
	Si la ligne téléphonique est fréquemment affectée de parasites, essayez de modifier le réglage du menu Compatibilité en sélectionnant <i>De base</i> (voir <i>Parasites sur la ligne téléphonique</i> à la page 110).
	Si vous connectez votre appareil à un système PBX ou RNIS, réglez le paramètre de menu <i>Type de ligne téléphonique</i> en fonction de votre type de téléphone (voir <i>Réglage du type de ligne téléphonique</i> à la page 42).

Envoi de fax

Difficulté	Suggestions
Envoi de fax impossible.	Vérifiez que la touche Fax  est allumée (voir <i>Basculement en mode Fax</i> à la page 30).
	Demandez à votre correspondant de vérifier qu'il y a du papier dans le télécopieur qui reçoit.
	Imprimez le Rapport de vérification de transmission et vérifiez s'il y a une erreur (voir <i>Rapports</i> à la page 62).
Le rapport de transmission indique 'Result:ERROR'.	La ligne téléphonique est probablement affectée temporairement par des parasites ou de l'électricité statique. Réessayez d'envoyer le fax. Si vous envoyez un PC-FAX et que vous obtenez le message 'Result:NG' sur le rapport de transmission, il s'agit peut-être d'une saturation de la mémoire de l'appareil. Pour libérer une plus grande quantité de mémoire, vous pouvez désactiver l'option Opér. de fax avancées (voir <i>Désactivation des opérations de fax avancées</i> à la page 56), imprimer les fax présents en mémoire (voir <i>Impression d'un fax depuis la mémoire</i> à la page 40) ou annuler un envoi différé ou une tâche de relève (voir <i>Annulation d'un fax en cours de traitement</i> à la page 31 ou <i>Vérification de l'état des travaux ou annulation d'un travail programmé</i> à la page 36). Si le problème persiste, demandez à votre compagnie de téléphone de vérifier la ligne.
	S'il y a fréquemment des erreurs de transmission en raison de possibles parasites sur la ligne téléphonique, essayez de modifier le réglage du menu Compatibilité en sélectionnant <i>De base</i> (voir <i>Parasites sur la ligne téléphonique</i> à la page 110).
	Si vous connectez votre appareil à un système PBX ou RNIS, réglez le paramètre de menu <i>Type de ligne téléphonique</i> en fonction de votre type de téléphone (voir <i>Réglage du type de ligne téléphonique</i> à la page 42).
Mauvaise qualité des fax envoyés.	Essayez de passer en mode de résolution <i>Fin</i> ou <i>Superfin</i> . Faites une copie pour vérifier le fonctionnement du scanner de l'appareil. Si la qualité de la copie n'est pas bonne, nettoyez le scanner (voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 115).


Envoi de fax (Suite)

Difficulté	Suggestions
Stries verticales noires lors de la transmission.	Si la copie que vous avez faite présente le même problème, le scanner est sale (voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 115).

Gestion des appels entrants

Difficulté	Suggestions
L'appareil 'interprète' une voix comme s'il s'agissait d'une tonalité de fax (CNG).	Si la fonction Détection fax est activée, l'appareil est plus sensible aux sons. L'appareil peut ainsi interpréter, à tort, certaines voix ou musiques sur la ligne comme s'il s'agissait d'un appel provenant d'un télécopieur émetteur, et répondre avec une tonalité de réception de fax. Désactiver l'appareil en appuyant sur Stop/Exit . Essayez d'éviter ce problème en désactivant la fonction Détection de fax (voir <i>Détection de fax</i> à la page 39.)
Transfert d'un appel fax à l'appareil.	Si vous avez pris l'appel sur un téléphone externe ou supplémentaire, composez votre code de réception de fax (par défaut X51). Lorsque l'appareil répond, raccrochez..
Services spécifiques sur une ligne unique.	Si vous avez des services téléphoniques spécifiques (ex. appel en attente, appel en attente et identification du correspondant, un système d'alarme) ou d'autres services spécifiques sur une ligne téléphonique unique sur l'appareil, cela peut créer un problème d'envoi ou de réception des fax. Par exemple : si vous êtes abonné à un service de mise en attente des appels ou à d'autres services spécifiques et que le signal correspondant à ces services est présent sur la ligne lorsque l'appareil envoie ou reçoit un fax, le signal risque d'interrompre ou de perturber temporairement les opérations relatives aux fax. La fonction ECM de Brother devrait permettre de surmonter ce problème. Cet état de fait est lié à l'industrie des systèmes téléphoniques et est commun à tous les dispositifs qui envoient et reçoivent des informations sur une ligne unique partagée à laquelle sont associés des services spécifiques. S'il est essentiel pour votre entreprise d'éviter la moindre interruption, il est recommandé d'installer une ligne séparée sans service spécifique.

Difficultés rencontrées avec les opérations de copie

Difficulté	Suggestions
Réalisation de copies impossible.	Vérifiez que la touche Copie  est allumée (voir <i>Passer en mode Copie</i> à la page 68).
Des stries verticales apparaissent sur les copies.	Si vous voyez des stries verticales sur les copies, nettoyez le scanner (voir <i>Nettoyage du scanner</i> à la page 115).
Mauvais résultats de copie lors de l'utilisation du chargeur automatique de documents	Essayez d'utiliser la vitre du scanner (voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 10).

Difficultés rencontrées avec les opérations de numérisation

Difficulté	Suggestions
Des erreurs TWAIN/WIA s'affichent pendant la numérisation.	Vérifiez que le pilote TWAIN/WIA de Brother est sélectionné comme source principale. Dans PaperPort®, cliquez sur Fichier, Numériser et sélectionnez le pilote Brother TWAIN/WIA.
Mauvais résultats de numérisation lors de l'utilisation du chargeur automatique de documents	Essayez d'utiliser la vitre du scanner (voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> à la page 10).

Difficultés avec les logiciels

Difficulté	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer	Exécutez le programme Réparez MFL-Pro Suite du CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
'Périphérique occupé'	Vérifiez que l'appareil n'affiche aucun message d'erreur sur l'écran LCD.

Difficultés rencontrées avec PhotoCapture Center™

Difficulté	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Avez-vous installé la mise à jour de Windows® 2000 ? Dans la négative, procédez comme suit : <ol style="list-style-type: none"> 1) Débranchez le câble USB. 2) Installez la mise à jour de Windows® 2000 et consultez le Guide d'installation rapide. Après l'installation, le PC redémarre automatiquement. 3) Patientez 1 minute environ après le redémarrage de l'ordinateur puis connectez le câble USB. 2 Retirez la carte mémoire puis réinsérez-la. 3 Si vous avez essayé la commande 'Éjecter' à partir de Windows®, retirez la carte mémoire avant de continuer. 4 Si un message d'erreur s'affiche lors de la tentative d'éjection de la carte mémoire, cela signifie qu'elle est active. Patientez un moment puis réessayez. 5 Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, mettez l'ordinateur et l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension (pour mettre l'appareil hors tension, vous devez débrancher son cordon d'alimentation de la prise secteur).
Impossible d'accéder au disque amovible depuis l'icône du bureau.	Vérifiez que vous avez inséré la carte mémoire dans l'emplacement approprié.

Difficultés rencontrées avec le réseau

Difficulté	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	<p>Vérifiez que l'appareil est sous tension, qu'il est en ligne et qu'il est prêt. Imprimez une liste de configuration réseau (voir <i>Rapports</i> à la page 62) et vérifiez la configuration réseau actuelle imprimée sur la liste. Raccordez le câble réseau au concentrateur (hub) pour vérifier que le câblage et les connexions réseau sont corrects. Si possible, essayez de raccorder l'appareil sur un port différent du concentrateur en utilisant un autre câble. Si les connexions sont correctes, l'appareil affiche LAN actif pendant 2 secondes (si vous utilisez une connexion sans fil ou éprouvez des problèmes de fonctionnement en réseau, voir le Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM Pour plus d'informations).</p>
La fonction de numérisation réseau ne fonctionne pas	<p>(Windows® seulement) Selon la configuration du pare-feu de l'ordinateur, la connexion réseau nécessaire risque d'être rejetée. Suivez les instructions ci-dessous pour configurer le pare-feu. Si vous utilisez un logiciel de pare-feu personnel, veuillez vous reporter au Guide de l'utilisateur de ce logiciel ou contacter l'éditeur.</p>
La fonction de réception de PC-Fax en réseau ne fonctionne pas.	<p><Windows® XP SP2></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Cliquez sur le bouton Démarrer, Paramètres, Panneau de configuration puis sur Pare-feu Windows. Vérifier que l'option Activé est cochée dans l'onglet Général. 2 Cliquez sur l'onglet Exceptions puis sur le bouton Ajouter un port. 3 Entrez un nom, un numéro de port (54295 pour la numérisation réseau et 54926 pour la réception de PC-Fax en réseau), choisissez UDP et cliquez sur OK. 4 Vérifiez que les nouveaux réglages s'affichent et sont cochés, puis cliquez sur OK. <p>Si vous utilisez Windows® XP SP1, veuillez consulter le Centre de Solutions Brother.</p>
L'ordinateur ne trouve pas l'appareil.	<p><Windows®></p> <p>Selon la configuration du pare-feu de l'ordinateur, la connexion réseau nécessaire risque d'être rejetée. Pour plus de détails, voir les indications données plus haut.</p> <p><Macintosh®></p> <p>Re-sélectionnez l'appareil dans l'application DeviceSelector située dans le répertoire Macintosh HD/Bibliothèque/Printers/Brother/Utilities ou à partir du modèle de ControlCenter2.</p>

Détection de tonalité

Lorsque vous envoyez un fax automatiquement, par défaut l'appareil attend un laps de temps prédéfini avant de composer le numéro. En réglant le paramètre Tonalité sur Détection, l'appareil peut composer le numéro dès la détection d'une tonalité. Ce réglage permet de gagner du temps lors de l'envoi d'un fax à plusieurs numéros différents. Si vous modifiez le réglage et que des problèmes commencent à survenir au niveau de la numérotation, vous devez rétablir le réglage d'usine

Pas de détection.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Param. syst..`
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Tonalité`. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Détection` ou `Pas de détection`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Parasites sur la ligne téléphonique

Si vous éprouvez des difficultés à envoyer ou à recevoir un fax en raison de la présence éventuelle de parasites sur la ligne téléphonique, nous vous conseillons de régler le paramètre Compatibilité afin de réduire la vitesse du modem pour les opérations de fax.

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Fax`.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Divers`. Appuyez sur **OK**.

- 4 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Compatibilité`. Appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner `Normale` (ou `De base`).
 - `De base` réduit la vitesse de transmission du modem à 9600 bit/s. À moins que la ligne téléphonique ne soit parasitée de façon chronique, cette option n'est à utiliser qu'en cas de nécessité.
 - `Normale` règle la vitesse de transmission du modem à 14 400 bit/s. (réglage d'usine)Appuyez sur **OK**.
- 6 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

Lorsque vous sélectionnez l'option de compatibilité `De base`, la fonction de correction des erreurs (ECM) n'est pas disponible.

Amélioration de la qualité d'impression

Nettoyage de la tête d'impression

Pour garantir la bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie régulièrement la tête d'impression. Au besoin, vous pouvez lancer la procédure de nettoyage manuellement.

Nettoyez la tête d'impression et les cartouches d'encre si une ligne horizontale apparaît sur le texte ou les graphiques de vos pages imprimées. Vous pouvez nettoyer le noir seulement, 3 couleurs à la fois (cyan/jaune/magenta) ou les 4 couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression entraîne une consommation d'encre. Un nettoyage trop fréquent entraîne une consommation d'encre inutile.

! ATTENTION

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalider sa garantie.

- 1 Appuyez sur **Ink Management**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Nettoyage**. Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Noir, Couleur ou Tout**. Appuyez sur **OK**.
L'appareil nettoie la tête d'impression. Après le nettoyage, l'appareil repasse automatiquement en mode de veille.



Remarque


Si après au moins cinq nettoyages de la tête d'impression il n'y a aucune amélioration, demandez l'intervention de votre revendeur ou d'un technicien Brother.

Vérification de la qualité d'impression


Si les couleurs et le texte sont décolorés ou striés sur les tirages, il se peut que certaines buses soient colmatées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la page de contrôle de la qualité d'impression et en contrôlant la configuration de contrôle des buses.

- 1 Appuyez sur **Ink Management**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Test imp..** Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner **Qual. impression**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Colour Start**.
L'appareil commence à imprimer la page de contrôle de la qualité d'impression.
- 5 Vérifiez la qualité des quatre blocs couleur sur la feuille.
- 6 Une invite sur l'écran LCD vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante.
Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur **1 (Oui)** pour terminer le contrôle de la qualité d'impression.
 - Si vous remarquez qu'il manque des petites lignes, comme illustré ci-dessous, appuyez sur **2** pour sélectionner **Non**.

Correct



Incorrect



- 7 Une invite sur l'écran LCD vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir et les 3 couleurs. Appuyez sur **1 (Oui)** ou sur **2 (Non)**.

8 Un message affiché sur l'écran LCD vous demande si vous voulez commencer le nettoyage. Appuyez sur **1** (Oui). L'appareil commence le nettoyage de la tête d'impression.

9 Une fois le nettoyage terminé, appuyez sur **Colour Start**. L'appareil commence l'impression de la page de contrôle de la qualité d'impression et retourne à l'étape 5. Si vous répétez cette procédure au moins cinq fois sans constater d'amélioration de la qualité d'impression, remplacez la cartouche d'encre de couleur dont certaines buses sont colmatées. Après remplacement de la cartouche d'encre, vérifiez la qualité d'impression. Si le problème persiste, recommencez au moins cinq fois les procédures de nettoyage et d'essai d'impression avec la cartouche d'encre neuve. S'il manque toujours de l'encre, demandez l'intervention de votre revendeur ou d'un technicien Brother.

! ATTENTION

Veillez à NE PAS toucher la tête d'impression. Le fait de toucher la tête d'impression risque de la détériorer de façon permanente et d'invalider sa garantie.

Remarque



Lorsqu'une buse de tête d'impression est colmatée, voici à quoi ressemble la sortie imprimée.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales ont disparu.

Vérification de l'alignement de l'impression

Il se peut que vous ayez à ajuster l'alignement d'impression. Ce sera le cas si, après avoir transporté l'appareil, le texte imprimé devient flou ou les images sont décolorées.

- 1 Appuyez sur **Ink Management**.
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Test imp..** Appuyez sur **OK**.
- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour sélectionner **Alignement**. Appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **Mono Start** ou sur **Colour Start**. L'appareil commence à imprimer la page de vérification de l'alignement.
- 5 Vérifiez les essais d'impression de 600 dpi et de 1200 dpi pour voir si le numéro 5 correspond le mieux au numéro 0.
- 6 Exécutez l'une des actions suivantes :
 - Si les échantillons numéro 5 de 600 dpi et de 1200 dpi correspondent le mieux, appuyez sur **1** (Oui) pour terminer le contrôle de l'alignement.
 - Si un autre numéro d'essai d'impression correspond mieux pour 600 dpi ou pour 1200 dpi, appuyez sur **2** (Non) pour le sélectionner.
- 7 Pour 600 dpi, appuyez sur le numéro de l'impression d'essai qui correspond le mieux à l'exemple numéro 0 (1 à 8).
- 8 Pour 1200 dpi, appuyez sur le numéro de l'impression d'essai qui correspond le mieux à l'exemple numéro 0 (1 à 8).
- 9 Appuyez sur **Stop/Exit**.

Vérification du volume d'encre

Bien qu'un icône de volume d'encre soit visible sur l'écran LCD, vous pouvez utiliser la touche **Ink Management** pour voir un graphique de grande dimension indiquant la quantité d'encre restante dans chaque cartouche.

- 1 Appuyez sur **Ink Management**.
- 2 Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour sélectionner *Volume d'encre*. Appuyez sur **OK**. L'écran affiche le volume d'encre.
- 3 Appuyez sur **Stop/Exit**.



Remarque

Vous pouvez vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur (voir le *chapitre 1* ou le *chapitre 8* du *Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM*).


Emballage et transport de l'appareil

Quand vous devez déplacer l'appareil, utilisez son emballage d'origine. Si l'appareil est mal emballé, cela risque d'invalider la garantie.

! ATTENTION

Il est essentiel de laisser à l'appareil le temps de 'parquer' la tête d'impression après un travail d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vous assurer que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si on ne laisse pas l'appareil terminer ce processus de mise en sécurité de la tête, il risque d'y avoir des problèmes d'impression et éventuellement une détérioration de la tête d'impression.


- 1 Soulevez le capot du scanner à partir du côté droit de l'appareil et bloquez-le en position ouverte.
- 2 Retirez toutes les cartouches d'encre et installez les capuchons de protection jaunes (voir *Remplacement des cartouches d'encre* à la page 116). Lors de la mise en place des capuchons de protection jaunes, vérifiez qu'ils se verrouillent bien comme sur la figure.




! ATTENTION

Si vous ne trouvez pas les capuchons de protection jaunes, NE retirez PAS les cartouches d'encre avant l'expédition. Lors de l'expédition de l'appareil, il est indispensable qu'il soit équipé des capuchons de protection jaunes ou que les cartouches d'encre soient en place. Si l'expédition est effectuée sans les protections, l'appareil sera endommagé et ne sera plus couvert par la garantie.



- 3 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas et refermez le capot du scanner.



- 4 Débranchez l'appareil de la prise de téléphone murale et retirez le cordon téléphonique de l'appareil.
- 5 Débranchez l'appareil de la prise de courant.
- 6 Si le câble d'interface est connecté à l'appareil, débranchez-le.
- 7 Emballez l'appareil dans le sac et placez-le dans son carton d'origine avec les matériaux d'emballage d'origine.



- 8 Placez les documents imprimés dans le carton d'origine comme indiqué ci-dessous. Ne pas placer les cartouches d'encre usagées dans le carton.



- 9 Fermer le carton et appliquez du ruban adhésif.

Entretien courant

Nettoyage de l'extérieur de l'appareil

! ATTENTION


Utilisez des détergents neutres. Un nettoyage avec un liquide volatil tel qu'un diluant ou de la benzine endommagera la surface extérieure de l'appareil.

Veillez à NE PAS utiliser de produits de nettoyage contenant de l'ammoniaque.


Veillez à NE PAS utiliser d'alcool isopropylique pour retirer la saleté du panneau de commande car cela pourrait le faire fissurer.

Nettoyez l'extérieur de l'appareil comme suit :


- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.



- 2 Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux pour retirer la poussière.




- 3 Retirez tout ce qui peut se trouver coincé à l'intérieur du bac à papier.
- 4 Essuyez le bac à papier avec un chiffon doux pour retirer la poussière.




- 5 Remettez en place le bac à papier fermement dans l'appareil.

Nettoyage du scanner

- 1 Soulevez le capot du scanner (1). Nettoyez la vitre du scanner avec un chiffon doux non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique.



- 2 Dans le chargeur, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) située au-dessous avec un chiffon non pelucheux imbibé d'alcool isopropylique.




Nettoyage du cylindre de l'imprimante



AVERTISSEMENT


Veillez à NE PAS toucher les roues d'avance du papier (1) et le film d'encodage (2).




- 1 Veillez à débrancher l'appareil de la prise secteur avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante (3).
- 2 Si de l'encre se répand sur ou autour du cylindre de l'imprimante, veillez à l'essuyer avec un chiffon doux, sec et non pelucheux.

Nettoyage du rouleau d'entraînement du papier

- 1 Débranchez l'appareil de la prise secteur et retirez le capot d'élimination de bouchage.



- 2 Nettoyez le rouleau d'entraînement du papier avec un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique.



- 3 Remettez en place le capot d'élimination de bouchage.
- 4 Rebranchez le cordon d'alimentation.



Remplacement des cartouches d'encre

L'appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des 4 cartouches. Lorsque l'appareil détecte qu'une cartouche d'encre est vide, un message s'affiche sur l'écran LCD.

Un message affiché sur l'écran LCD vous indique quelle cartouche d'encre est presque vide ou doit être remplacée. Prenez soin de suivre les invites affichées à l'écran LCD pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.


Bien que le message vous informe qu'une cartouche d'encre est vide, celle-ci contient toujours une petite quantité d'encre. Il est nécessaire de laisser un peu d'encre dans la cartouche d'encre pour empêcher que l'air ne dessèche et endommage la tête d'impression.

- 1 Soulevez le capot du scanner à partir du côté droit de l'appareil et bloquez-le en position ouverte.
Si une ou plusieurs cartouches d'encre sont vides, par exemple la noire, l'écran affiche **Encre vide et Noir**.
- 2 Tirez le crochet (1) de la cartouche d'encre vers vous et retirez la cartouche d'encre correspondant à la couleur indiquée sur l'écran LCD.




- 3 Ouvrez l'emballage de la cartouche d'encre neuve qui correspond à la couleur indiquée sur l'écran LCD, puis sortez la cartouche.

- 4 Retirez le capuchon de protection jaune (1).



⊘ Mauvaise configuration


Veillez à NE PAS toucher la zone indiquée sur l'illustration ci-dessous.



📄 Remarque

Si le capuchon de protection jaune s'enlève lorsque vous ouvrez l'emballage, la cartouche ne sera pas endommagée.

- 5 Chaque couleur correspond à un emplacement déterminé. Conservez la cartouche d'encre en position verticale lorsque vous l'introduisez dans son emplacement. Appuyez sur la cartouche d'encre jusqu'à ce que le crochet (1) s'enclenche.



6 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Sans forcer, poussez le support de capot du scanner vers le bas et refermez le capot du scanner.

7 Si vous avez remplacé une cartouche d'encre alors que le message *Presque vide* était affiché sur l'écran LCD, un autre message peut vous inviter à indiquer s'il s'agit ou non d'une cartouche neuve (*Remplacé?*). Pour chaque cartouche neuve installée, appuyez sur **1** (*Oui*) pour effectuer une remise à zéro automatique du compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre que vous avez installée n'est pas neuve, appuyez sur **2** (*Non*).
Si vous attendez que le message *Encre vide* s'affiche sur l'écran LCD, l'appareil effectue automatiquement la remise à zéro du compteur de points d'encre.



Remarque

Si la mention *Installer* s'affiche sur l'écran LCD après l'installation des cartouches d'encre, vérifiez que ces dernières sont correctement installées.



AVERTISSEMENT

En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau et, en cas d'irritation, consultez un médecin.



ATTENTION

Veillez à NE PAS retirer les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Si vous les enlevez, la quantité d'encre peut diminuer et l'appareil ne connaîtra pas la quantité d'encre restant dans la cartouche.

Veillez à NE PAS toucher les logements d'insertion des cartouches. Sinon, il y a risque de taches d'encre sur votre peau.

En cas de taches d'encre sur la peau ou les vêtements, lavez immédiatement au savon ou au détergent.

Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre dans le mauvais emplacement, nettoyez la tête d'impression à plusieurs reprises après avoir remédié à l'installation de la cartouche

Une fois que vous avez ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois qui suivent l'installation. Utilisez toute cartouche d'encre non ouverte avant la date d'expiration qui figure sur la boîte.

Veillez à NE PAS démonter ou modifier la cartouche car cela pourrait provoquer des fuites d'encre.

Les appareils multifonction de Brother sont conçus pour fonctionner avec une encre dont les spécifications sont particulières. En outre, ils offrent un niveau optimal de performance lorsqu'ils sont utilisés avec des cartouches d'encre Brother authentiques. Brother ne peut garantir ces performances optimales si de l'encre ou des cartouches d'encre de spécifications différentes sont utilisées. Par conséquent, Brother déconseille l'utilisation de cartouches autres que les cartouches Brother authentiques avec cet appareil, ainsi que le remplissage de cartouches vides avec de l'encre provenant d'autres sources. Si la tête d'impression ou d'autres pièces de cet appareil sont endommagées par suite de l'utilisation de produits incompatibles, toute réparation rendue nécessaire ne sera pas couverte par la garantie.

Programmation à l'écran

L'appareil est conçu pour être facile à utiliser avec une programmation sur un écran LCD à l'aide de touches de navigation. La programmation conviviale vous aide à tirer pleinement parti de toutes les fonctionnalités de l'appareil.

Comme la programmation se fait sur l'écran LCD, nous avons créé des instructions progressives qui s'affichent sur l'écran pour vous aider à programmer l'appareil. Il vous suffit donc de suivre les instructions qui s'affichent et qui vous guident dans les entrées de menus et les options de programmation.

Autonomie de la mémoire

En cas de panne de courant, vous ne perdrez pas les configurations que vous avez effectuées à l'aide de la touche Menu car elles sont enregistrées de façon permanente. Vous ne perdrez pas non plus vos configurations effectuées dans les menus des modes PhotoCapture, Fax et Copie si vous avez sélectionné *Régl. nouv. défaut.* Il est possible que vous ayez à réinitialiser la date et l'heure.

Touches de menu













	Permet d'accéder au menu principal.
   	Permettent d'accéder au mode et à son menu de réglages temporaires.
 	Permet de parcourir le niveau en cours du menu.
	Permet de revenir au niveau précédent du menu.
	Permet d'aller au niveau de menu suivant.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet d'aller au niveau de menu suivant. ■ Permet d'accepter une option.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet d'annuler l'opération en cours. ■ Permet de revenir au niveau précédent du menu.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Permet d'arrêter l'opération en cours.

Tableau des menus


Le tableau des menus va vous aider à comprendre les différentes entrées et options que l'on trouve dans les programmes de l'appareil. Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.

Menu ()

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page	
Param. général	Mode chrono.	—	Off 0 Sec 30 Secs 1 Min 2 Mins* 5 Mins	Permet de régler l'heure à laquelle repasser en mode Fax.	21	
	Type papier	—	Normal* Jet d'encre Glacé Transparent	Permet d'identifier le type de papier dans le bac à papier.	21	
	Format papier	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Permet d'identifier le format de papier dans le bac à papier.	22	
	Volume	Sonnerie		Off Bas Moyen* Haut	Permet de régler le volume de la sonnerie.	22
		Bip sonore		Off Bas* Moyen Haut	Permet de régler le volume du bip sonore.	23
		Haut-parleur		Off Bas Moyen* Haut	Permet de régler le volume du haut-parleur.	23
	Heure été auto	—	On* Off	Permet de changer d'heure automatiquement au passage à l'heure d'été.	23	




Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Param. général (suite)	Param. P. Save	—	Récept. fax:On* Récept. fax:Off	Permet de personnaliser la touche Power Save pour ne pas recevoir de fax en mode veille.	20
		Réglage LCD	Contraste LCD	Clair Moyen* Foncé	Permet de régler le contraste de l'écran LCD.
	Eclair.arrière		Clair* Moyen Foncé	Vous pouvez régler la luminosité de l'éclairage de l'écran LCD.	24
	Tempor. attén.		Off 10 Secs 20 Secs 30 Secs*	Vous pouvez régler le délai pendant lequel l'écran LCD reste lumineux après la dernière action sur une touche.	24
	Tempor. arrêt.		Off* 1 Min 2 Mins 3 Mins 5 Mins 10 Mins 30 Mins	Vous pouvez régler le délai pendant lequel l'écran LCD reste allumé après la dernière action sur une touche.	25
Fax	Param. RC.	Long. sonnerie	0 (Belgique uniquement) 1 (Belgique uniquement) 2* 3 4 5 6 7 8 9 10	Permet de régler le nombre de sonneries avant que l'appareil ne prenne l'appel en mode Fax uniquement ou Fax/Tél.	38
		Durée son. F/T	20 Secs 30 Secs* 40 Secs 70 Secs	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie double en mode Fax/Tél.	38
		Détection fax	On* Off	Permet de recevoir des fax sans avoir à appuyer sur la touche Mono Start ou Colour Start .	39
 Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page		
Fax (suite)	Param. RC. (suite)	Code distance	On* (*51, #51) Off	Vous permet de répondre à tous les appels à partir d'un poste supplémentaire ou d'un téléphone externe et d'utiliser des codes pour activer ou désactiver l'appareil. Vous pouvez personnaliser ces codes.	45		
		Réduction auto	On* Off		Réduit la taille des fax entrants.	39	
		Récp. en mém.	On* Off		Permet de mémoriser automatiquement tous les fax entrants en cas d'épuisement du papier.	40	
	Entr. abrégées	No. abrégé	—	—	Permet d'enregistrer les numéros abrégés afin que vous puissiez composer simplement en appuyant sur quelques touches (et Start).	48	
		Groupement	—			Permet de définir un numéro de groupe à des fins de diffusion.	50
	Param. rapport	Rap. transmis.	On On+Image Off* Off+Image	—	Configuration initiale pour le rapport de transmission et le journal des fax.	61	
		Périod. journal	Off Tous les 50 fax* Toutes les 6hrs Toutes les 12hrs Toutes les 24hrs Tous les 2 jours Tous les 7 jours			61	
	Opér. de fax avancées	Réadr/engrst	Off* Réadressage fax Mémoriser fax Prévisual. fax Récept. PC-FAX	—	Permet de régler l'appareil pour qu'il réadresse des fax ou enregistre des fax entrants en mémoire (pour que vous puissiez les extraire lorsque vous êtes loin de l'appareil), affiche un aperçu des fax ou envoie des fax à votre ordinateur.	53	
		Accès à dist.	Code accès: ---*			Permet de programmer votre propre code pour l'extraction des fax à distance.	57
		Impr. document	—			Permet d'imprimer les fax entrants enregistrés dans la mémoire.	40




Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Fax (suite)	Jobs en att.	—	—	Permet de vérifier quelles tâches sont dans la mémoire et d'annuler des tâches sélectionnées.	36
	Divers	Sécurité mem.	—	Permet d'interdire la plupart des fonctions à l'exception de la réception des fax.	26
		Compatibilité	Normal* De base	Permet de régler l'égalisation pour les problèmes de transmission.	110
Réseau	TCP/IP (câblé)	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.	Voir le Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM
		Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse IP.	
		Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez le masque de sous-réseau.	
		Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse de passerelle.	
		Nom du nœud	BRN_XXXXXX	Entrez le nom de nœud.	
		Config. WINS	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.	
		Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		APIPA	On* Off	Attribue automatiquement l'adresse IP à partir d'une gamme d'adresses locales-lien.	
 Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Réseau (suite)	TCP/IP (WLAN)	Méthode BOOT	Auto* Statique RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorçage (BOOT) qui correspond le mieux à vos besoins.	Voir le Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM
		Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse IP.	
		Masq. SS. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez le masque de sous-réseau.	
		Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse de passerelle.	
		Nom du nœud	BRW_XXXXXX	Entrez le nom de nœud.	
		Config. WINS	Auto* Statique	Permet de choisir le mode de configuration WINS.	
		Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur primaire ou secondaire.	
		APIPA	On* Off	Attribue automatiquement l'adresse IP à partir d'une gamme d'adresses locales-lien.	
	Config. WLAN	Assis. config.	—	Vous pouvez configurer votre serveur d'impression.	
	SecureEasySetup	—	Vous pouvez configurer facilement le réseau sans fil.		



Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.



























Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Réseau (suite)	Etat WLAN	Etat	—	Vous pouvez voir l'état actuel du réseau sans fil.	Voir le <i>Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM</i>
		Signal	—	Vous pouvez voir la puissance actuelle du signal du réseau sans fil.	
		SSID	—	Vous pouvez voir le SSID (nom du réseau) actuel.	
		Mode de comm.	—	Vous pouvez voir le mode de communication actuel.	
		Mode sécurité	—	Vous pouvez voir les paramètres de sécurité actuels du réseau sans fil.	
	Param. divers	LAN câblé	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de choisir le mode de liaison Ethernet.	
		Fuseau horaire	GMT+01:00	Permet de définir le fuseau horaire de votre pays.	
	Interface rés.	—	LAN câblé WLAN	Vous pouvez choisir le type de connexion réseau.	
Réinit.d'usine	—	Oui Non	Permet de rétablir la valeur par défaut d'usine de tous les paramètres du réseau câblé et sans fil.		
Impr. rapports	Rapport trans.	—	—	Permet d'imprimer ces listes et rapports.	62
	Liste d'aide	—	—		
	No. abrégés	—	—		
	Journal fax	—	—		
	Param. util.	—	—		
	Config. réseau	—	—		
Param. syst.	Mode réponse	—	Fax* Fax/Tél Tél/Rép. ext. Manuel	Permet de sélectionner le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.	37
 Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Param. syst. (suite)	Date/Heure	—	—	Permet de programmer la date et l'heure sur l'écran et sur les en-têtes des fax que vous envoyez.	Voir le Guide d'installation rapide
	ID station	—	Fax: Nom	Permet de définir votre nom et votre numéro de fax qui figureront sur chaque page transmise par fax.	
	Tonal/Impuls.	—	Tonal.* Impulsions	Permet de sélectionner le mode de numérotation.	
	Type ligne tél	—	Normal* PBX ISDN	Permet de sélectionner le type de ligne téléphonique.	42
	Tonalité	—	Détection Pas de détection*	Permet d'activer ou de désactiver la détection de tonalité.	110
	Langue locale	—	Néerl.* (Belgique) Allemand* (Suisse) Français Anglais	Vous permet de changer la langue de travail utilisée pour les messages à l'écran	Voir le Guide d'installation rapide
 Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.					

PhotoCapture ()

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Visual.photo(s)	—	—	Voir le tableau des paramètres d'impression ci-dessous.	Vous pouvez avoir un aperçu de vos photos sur l'écran LCD.	78
Impr. index	—	—	6 images/ligne Rapide 5 images/ligne Photo	Vous pouvez imprimer une page de photos en miniature.	79
Impr. total. phot.	—	—	Voir le tableau des paramètres d'impression ci-dessous.	Vous pouvez imprimer toutes les photos présentes sur la carte mémoire.	79
Imprim. photos	—	—	Voir le tableau des paramètres d'impression ci-dessous.	Vous pouvez imprimer une photo individuelle.	80

Paramètres d'impression

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Description	Page
Qualité impr.	Normal Photo*	—	—	Permet de sélectionner la qualité d'impression.	82
Papier & taille	Letter glacé 10x15cm glacé 13x18cm glacé A4 glacé* Letter normal A4 normal Letter J. encre A4 jet encre 10x15cm j.encre	10x8cm 13x9cm 15x10cm 18x13cm 20x15cm Format max.	—	Permet de sélectionner le papier et le format d'impression.	82
Luminosité	+2  +1  0  -1  -2 	—	—	Permet de régler la luminosité.	82
Contraste	+2  +1  0  -1  -2 	—	—	Permet de régler le contraste.	82
Rehauss. coul.	On Off*	Balance blancs	+2  +1  0  -1  -2 	Permet d'ajuster la nuance des zones blanches.	82
		Netteté	+2  +1  0  -1  -2 	Permet de rehausser le détail de l'image.	
		Densité coul.	+2  +1  0  -1  -2 	Permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image.	
 Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.					

Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Description	Page
Recadrer	On* Off	—	—	Tronque l'image autour de la marge pour l'adapter au format du papier ou au format d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer les photos entières ou éviter tout recadrage intempestif.	83
Sans bordure	On* Off	—	—	Permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier.	83
Régl. nouv. défaut	Oui Non	—	—	Vous pouvez enregistrer les paramètres d'impression.	84
Mise zéro usine	Oui Non	—	—	Vous pouvez rétablir le réglage d'usine par défaut de tous les paramètres.	84





























Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.


Copie ()

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Qualité	—	—	Rapide Normal* Meilleure	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.	69
Agrandir/Réduire	—	—	50% 69% A4→A5 78% LGL→LTR 83% LGL→A4 93% A4→LTR 97% LTR→A4 100%* 104% EXE→LTR 142% A5→A4 186% 10x15cm→LTR 198% 10x15cm→A4 200% Manuel (25-400%)	Vous pouvez choisir le facteur d'agrandissement ou de réduction adapté à votre type de document.	69




Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Type papier	—	—	Normal* Jet d'encre Glacé Transparent	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond à celui présent dans le bac à papier.	70
Format papier	—	—	Letter Legal A4* A5 10x15cm	Permet de sélectionner le format de papier qui correspond à celui présent dans le bac à papier.	70
Luminosité	—	—	+2  +1  0  -1  -2 	Permet de régler la luminosité des copies.	70
Contraste	—	—	+2  +1  0  -1  -2 	Permet de régler le contraste des copies.	71
Ajust. couleur	Rouge	—	+2  +1  0  -1  -2 	Permet de régler la quantité de rouge dans les copies.	71
	Vert	—	+2  +1  0  -1  -2 	Permet de régler la quantité de vert dans les copies.	
	Bleu	—	+2  +1  0  -1  -2 	Permet de régler la quantité de bleu dans les copies.	
Empiler/Trier	—	—	Empiler* Trier	Vous pouvez décider d'empiler ou de trier plusieurs copies.	71
 Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Mise en page	—	—	Off (1 en 1)* 2 en 1 (P) 2 en 1 (L) 4 en 1 (P) 4 en 1 (L) Poster (3 x 3)	Vous pouvez faire des copies N en 1 ou de type Poster.	72
Régl. nouv. défaut	—	—	Oui Non	Vous pouvez enregistrer vos paramètres de copie.	73
Mise zéro usine	—	—	Oui Non	Vous pouvez rétablir le réglage d'usine par défaut de tous les paramètres.	73
 Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.					

Fax ()


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Résolution fax	—	—	Standard* Fin Superfin Photo	Permet de régler la résolution des fax sortants.	33
Contraste	—	—	Auto* Clair Foncé	Permet de changer la clarté ou la noirceur d'un fax que vous transmettez.	33
No. abrégé	—	—	Ordre alphabétique Ordre numérique	Vous pouvez composer en appuyant sur quelques touches seulement (et sur Start).	46
Appel sortant	Envoyer un fax Ajout. numéro abrégé Effacer	—	—	Vous pouvez choisir un numéro dans l'historique des appels sortants puis lui envoyer un fax, l'ajouter aux numéros abrégés ou l'effacer.	47
Diffusion	Ajouter numéro Compléter	—	—	Vous pouvez envoyer le même fax à plusieurs destinataires.	32
Envoi différé	—	—	On Off*	Permet de régler l'heure du jour (au format 24 heures) à laquelle les fax différés seront envoyés.	35
TX différé	—	—	On Off*	Permet de combiner tous les fax en différé envoyés au même numéro de fax et à la même heure de la journée en une seule transmission.	35
 Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
TX immédiat	—	—	On Off*	Permet d'envoyer un fax sans utiliser la mémoire.	34
Relève TX	—	—	Standard Protégé Off*	Permet de configurer l'appareil pour que le document puisse être relevé par un autre télécopieur.	65
Relève RC	—	—	Standard Protégé Env. diff. Off*	Permet de régler l'appareil pour appeler un autre télécopieur afin de relever un fax.	63
Mode internat.	—	—	On Off*	Si vous éprouvez des difficultés pour envoyer des fax à l'étranger, réglez la fonction sur On.	35
Format scan	—	—	A4* Letter	Permet de régler la surface de numérisation de la vitre du scanner en fonction du format du document.	31
Régl.nouv.défaut	—	—	Oui Non	Vous pouvez enregistrer vos paramètres de fax.	35
Mise zéro usine	—	—	Oui Non	Vous pouvez rétablir le réglage d'usine par défaut de tous les paramètres.	36

 Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.

Scan ()

Niveau 1	Option 1	Option 2	Option 3	Description	Page
Scan vrs Email	—	—	—	Vous pouvez numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre application de messagerie.	Voir <i>Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM</i>
Scan vers image	—	—	—	Vous pouvez numériser une photo couleur dans votre application graphique.	
Scan vers OCR	—	—	—	Vous pouvez convertir l'image d'un document texte en un fichier de texte modifiable.	
Scan > fichier	—	—	—	Vous pouvez numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre ordinateur.	
Scan vrs carte	150dpi Couleur* 300dpi Couleur 600dpi Couleur 200x100dpi N/B 200dpi N/B	PDF* / JPEG PDF* / JPEG PDF* / JPEG TIFF* / PDF TIFF* / PDF	(nom de fichier) XXXXXXXX	Vous pouvez choisir la résolution de numérisation, le format de fichier et entrer le nom de fichier pour votre document.	84

 Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras.

Saisie de texte

Quand vous configurez certaines entrées de menu comme l'ID Station, il est nécessaire de saisir du texte. La plupart des touches du pavé numérique comportent 3 ou 4 lettres. Les touches **0**, **#** et ***** ne comportent pas de lettres car elles sont utilisées pour des caractères spéciaux.

Pour accéder au caractère souhaité, appuyez sur la touche numérique appropriée autant de fois que nécessaire.

Appuyez sur la touche	1 fois	2 fois	3 fois	4 fois
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	N	O	6
7	P	Q	R	S
8	T	U	V	8
9	W	X	Y	Z

Insertion d'espaces

Pour insérer un espace dans un numéro de fax, appuyez une fois sur ► entre les chiffres. Pour insérer un espace dans un nom, appuyez deux fois sur ► entre les caractères.

Corrections

Pour corriger une lettre tapée par erreur, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur sous le caractère incorrect. Appuyez ensuite sur **Clear**. Toutes les lettres situées à droite du curseur seront supprimées. Retapez le caractère souhaité. Vous pouvez également revenir en arrière et taper (par écrasement) sur les lettres non souhaitées.

Lettres répétées

Si vous devez entrer un caractère figurant sur la même touche que le caractère précédent, appuyez sur ► pour déplacer le curseur vers la droite avant d'appuyer de nouveau sur la touche.

Caractères spéciaux et symboles

Appuyez sur *****, **#** ou **0** à plusieurs reprises jusqu'à ce que caractère spécial ou symbole souhaité s'affiche.

Appuyez pour (espace) ! " # \$ % & ' ()
sur * * + , - . / €

Appuyez pour ; : < = > ? @ [] ^ _
sur #



Appuyez pour Ä Ë Ö Ü À Ç È É 0
sur 0

Caractéristiques de l'appareil

Généralités

Volume de la mémoire	16 Mo
ADF (chargeur automatique de documents)	Jusqu'à 10 pages Température : 20 ° C à 30 ° C (68 ° F à 86 ° F) Humidité : 50 à 70 % Papier : [80 g/m ² (20 lb)] Format A4, Letter
Bac à papier	100 feuilles [80 g/m ² (20 lb)]
Type d'imprimante	Jet d'encre
Méthode d'impression	Piézo - 74 × 5 buses
LCD (écran à cristaux liquides)	Écran LCD couleur de 63,5 mm (2,5")
Source d'alimentation	220 à 240 V CA, 50/60Hz
Consommation électrique	Mode veille : 4 W en moyenne Attente : 10 W en moyenne Fonctionnement : 24 W en moyenne

Dimensions



Grammage

6 kg (13,2 lb)

Bruit

Fonctionnement : 42,5 à 51 dB ¹

Température

Fonctionnement : 10 à 35 ° C (50 ° F à 95 ° F)

Meilleure qualité d'impression : 20 à 33 ° C (68 ° F à 91 ° F)

Humidité

Fonctionnement : 20 à 80% (sans condensation)

Meilleure qualité d'impression : 20 à 80% (sans condensation)

¹ En fonction des conditions d'impression.

Support d'impression

Entrée papier

Bac à papier

■ Type de papier :

Papier ordinaire, papier jet d'encre (papier couché)², papier glacé, transparents^{1 2} et enveloppes

■ Format du papier :

Letter, Legal³, Executive, A5, A6, A5, JIS_B5, enveloppes (commercial N° 10, DL, C4, Monarch, JE4), Carte photo, Fiche et Carte Postale⁴.

Pour plus de détails, voir *Grammage, épaisseur et capacité du papier* à la page 14.

■ Capacité maximale du bac à papier : Environ 100 feuilles de papier ordinaire de 80 g/m² (20 lb)

Sortie papier

Jusqu'à 25 feuilles de papier ordinaire A4 (sortie face imprimée dessus dans le bac de sortie)²

¹ N'utilisez que les transparents recommandés pour l'impression à jet d'encre.

² Pour le papier glacé et les transparents, nous recommandons de retirer les pages imprimées du bac de sortie dès qu'elles sortent de l'appareil afin d'éviter les traces de maculage.

³ Le papier de format Legal ne peut pas être empilé sur le bac de sortie.

⁴ voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 13.

Copie

Couleur/Noir et blanc	Oui/Oui
Format du document	Largeur du chargeur : 147 à 216 mm (5,8 à 8,5 ") Hauteur du chargeur : 147 à 356 mm (5,8 à 14 ") Largeur de la vitre du scanner : 216 mm (8,5 ") maxi. Hauteur de la vitre du scanner : 297 mm (11,7 ") maxi. Largeur de la copie : 210 mm (8,26") maxi.
Vitesse de copie	Noir et blanc : jusqu'à 17 pages/minute (papier A4) ¹ Couleur : jusqu'à 11 pages/minute (papier A4) ¹
Copies multiples	Empilage/Tri jusqu'à 99 pages
Agrandissement/Réduction	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)
Résolution	Papier ordinaire, jet d'encre ou glacé : (Noir et blanc) <ul style="list-style-type: none">■ Numérisation jusqu'à 1200 × 1200 dpi■ Impression jusqu'à 1200 × 1200 dpi (Couleur) <ul style="list-style-type: none">■ Numérisation jusqu'à 600 × 1200 dpi■ Impression jusqu'à 600 × 1200 dpi Transparents : <ul style="list-style-type: none">■ Numérisation jusqu'à 600 × 600 dpi■ Impression jusqu'à 1200 × 1200 dpi

¹ Hors temps nécessaire pour alimenter l'appareil en papier. D'après le modèle standard Brother. Les vitesses de copie (mode rapide/empilage) varient en fonction de la complexité du document.

PhotoCapture Center™

Support disponible	CompactFlash® (Type I seulement) (Microdrive™ n'est pas compatible) (les cartes E/S compactes telle que les cartes Compact LAN et Compact Modem ne sont pas prises en charge). SmartMedia® (3,3 V) (ne convient pas pour une utilisation avec ID) Memory Stick® Memory Stick Pro™ (ne convient pas pour des données de musique avec MagicGate™) MultiMediaCard™ Secure Digital™ xD-Picture Card™ ¹
Extension de fichier	DPOF, EXIF, DCF
(Format mémoire)	Impression de photos : JPEG ²
(Format de l'image)	Numérisation vers carte mémoire : JPEG, PDF (couleur) TIFF, PDF (noir)
Nombre de fichiers	Jusqu'à 999 fichiers dans la carte mémoire
Dossier	Le fichier doit se trouver dans le 3e niveau d'arborescence des dossiers de la carte mémoire.
Sans bordure	Letter, A4, Carte Photo (10×15 cm) ³

¹ xD-Picture Card™, type conventionnel de 16 Mo à 512 Mo
xD-Picture Card™ Type M de 512 Mo à 1 Go

² Le format Progressive JPEG n'est pas pris en charge.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 13.

Fax

Compatibilité	ITU-T Groupe 3
Système d'encodage	MH/MR/MMR/JPEG
Vitesse du modem	Repli automatique 14 400 bit/s
Format du document	Largeur du chargeur : 147 à 216 mm (5,8 à 8,5") Hauteur du chargeur : 147 à 356 mm (5,8 à 14") Largeur de la vitre du scanner : 216 mm (8,5") maxi. Hauteur de la vitre du scanner : 297 mm (11,7") maxi.
Largeur de numérisation	208 mm (8,2 ")
Largeur d'impression	204 mm (8,03 ")
Échelle de gris	256 niveaux
Types de relève	Standard, protégé, séquentiel différé : (noir et blanc seulement)
Réglage du contraste	Automatique/Clair/Foncé (réglage manuel)
Résolution	■ Horizontale 8 points/mm (203 point/po) ■ Verticale Standard 3,85 lignes/mm (98 ligne/po) (Mono) 7,7 lignes/mm (196 ligne/po) (Couleur) Fin 7,7 lignes/mm (196 ligne/po) (Mono/Couleur) Photo 7,7 lignes/mm (196 ligne/po) (Mono) Super fin 15,4 lignes/mm (392 ligne/po) (Mono)
Numéro abrégé	80 destinataires
Diffusion	130 destinataires
Recomposition automatique	3 fois à 5 minutes d'intervalle
Réponse automatique	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 sonneries seulement la Belgique 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 sonneries seulement la Suisse
Source de communication	Réseau téléphonique commuté public.
Transmission depuis la mémoire	Jusqu'à 200 ¹ /170 ² pages
Réception sans papier	Jusqu'à 480 ¹ /400 ² pages

¹ 'pages' se rapporte au 'tableau standard Brother N° 1' (lettre commerciale type, résolution standard, code MMR). Les spécifications et la documentation imprimée peuvent faire l'objet de changement sans préavis.

² 'pages' se rapporte au 'modèle d'essai N° 1 de l'IUT' (lettre commerciale type, résolution standard, code MMR). Les spécifications et la documentation imprimée peuvent faire l'objet de changement sans préavis.

Scanner

Couleur/Noir et blanc	Oui/Oui
Compatibilité TWAIN	Oui (Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionnel/XP ¹ /XP Professionnel édition x64 ^{1 3}) Mac OS® 9.1-9.2/Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent
Compatibilité WIA	Oui (Windows® XP ¹)
Profondeur de couleur	36 Traitement couleur 36 bits (entrée) 24 Traitement couleur 24 bits (sortie)
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 dpi (interpolé) ² Jusqu'à 600 × 2400 dpi (optique)
Vitesse de numérisation	Couleur : jusqu'à 5,93 s Noir et blanc : jusqu'à 3,76 s (Format A4 en 100 × 100 dpi)
Format du document	Largeur du chargeur : 147 à 216 mm (5,8 à 8,5 ") Hauteur du chargeur : 147 à 356 mm (5,8 à 14 ") Largeur de la vitre du scanner : 216 mm (8,5 ") maxi. Hauteur de la vitre du scanner : 297 mm (11,7 ") maxi.
Largeur de numérisation	210 mm (8,26 ")
Échelle de gris	256 niveaux

¹ Dans ce Guide de l'utilisateur, Windows® XP désigne Windows® XP Édition familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel édition x64.

² Numérisation à 1200 × 1200 dpi maximum avec le pilote WIA pour Windows® XP (une résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 dpi peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire Scanner de Brother)

³ Les pilotes XP Professionnel édition x64 peuvent être téléchargés à l'adresse <http://solutions.brother.com>.



Remarque

La numérisation sous Mac OS® X est prise en charge dans Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent.

Imprimante

Pilote d'imprimante	Pilote Windows® 98/98SE/Me/2000 Professionnel / XP ¹ et XP Professionnel édition x64 ^{1 6} prenant en charge le mode de compression natif Brother et l'impression bidirectionnelle Pilote jet d'encre Brother (Ink Driver)
Résolution	Pour Mac OS® 9.1-9.2/Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent Jusqu'à 1200 × 6000 dpi ² 1200 × 1200 dpi 600 × 600 dpi 600 × 150 dpi
Vitesse d'impression	Jusqu'à 20 pages par minute (noir et blanc) ³ Jusqu'à 15 pages par minute (couleur) ³
Largeur d'impression	204 mm (216 mm) ⁴
Polices sur disque	35 TrueType
Sans bordure	Letter, A4, A6, Carte Photo, Fiche, Carte Postale ⁵

¹ Dans ce Guide de l'utilisateur, Windows® XP désigne Windows® XP Édition familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel édition x64.

² La qualité de l'image imprimée varie en fonction de nombreux facteurs, dont, entre autres, la résolution et la qualité de l'image originale ainsi que le support d'impression.

³ D'après le modèle standard Brother.
Format A4 en mode brouillon.
Hors temps nécessaire pour alimenter l'appareil en papier.

⁴ Quand la fonction sans bordure est activée.

⁵ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* à la page 13.

⁶ Les pilotes XP Professionnel édition x64 peuvent être téléchargés à l'adresse <http://solutions.brother.com>.

Interfaces

USB	Câble d'interface USB 2.0 de longueur inférieure ou égale à 2,0 m (6 pieds). ¹
Câble réseau	Câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.
Réseau sans fil	L'appareil prend en charge la norme de communication sans fil IEEE 802.11b/g sur un réseau sans fil en mode infrastructure ou une connexion sans fil Peer-to-Peer en mode Ad-hoc.

¹ L'appareil présente une interface USB 2.0 Full-Speed. Cette interface est compatible avec la norme USB 2.0 Hi-Speed ; toutefois, le taux maximum de transfert de données sera de 12 Mbit/s. L'appareil peut aussi être raccordé à un ordinateur muni d'une interface USB 1.1.

Configuration de l'ordinateur

Configuration minimale nécessaire et fonctions logicielles PC prises en charge													
Plate-forme et système d'exploitation de l'ordinateur	Fonctions logicielles PC prises en charge	Interface PC	Processeur minimum	RAM minimum	RAM recommandée	Espace disponible sur le disque dur pour les applications							
						pour les pilotes	pour les applications						
Système d'exploitation Windows® 98, 98SE Me 2000 Professional XP Éd. fam., XP Professionnel XP Professionnel édition x64 <small>Télécharger depuis http://solutions.brother.com/</small>	Impression, PC-Fax ² , Numérisation, Disque amovible	USB 10/100 BASE-TX Sans fil 802.11 b/g ¹	Intel® Pentium® II ou équivalent AMD Opteron™, AMD Athlon™ 64, Intel® Xeon™ avec Intel® EM64T, Intel® Pentium® 4 avec Intel® EM64T	32MB 64MB 128MB 256MB	64MB 128MB 256MB 512MB	90MB 150MB 150MB 220MB	130MB 220MB 220MB 220MB						
								Système d'exploitation Macintosh® OS 9.1-9.2 OS X 10.2.4 ou plus récent	Impression, PC-Fax ^{2,4} , Numérisation ³ , Disque amovible Impression, PC-Fax ^{2,4} , Numérisation ³ , Disque amovible	Tous les modèles de base répondent aux exigences minimales	64MB 128MB	64MB 160MB	80MB 200MB
								<small> ¹ Le réseau sans fil 802.11 b/g n'est pas disponible pour Mac OS® 9.1-9.2. ² La fonction PC-Fax ne prend en charge l'émission/réception de fax qu'en noir et blanc. ³ Touche dédiée "Scan vers" et numérisation réseau non disponible pour Mac OS® 9.1-9.2. ⁴ Envoi de PC-Fax uniquement pour les utilisateurs Macintosh®. </small>					

Consommables

Encre

L'appareil utilise des cartouches d'encre noir, jaune, cyan et magenta individuelles qui sont séparées de la tête d'impression.

Durée de vie de la cartouche d'encre

Noir : 500 pages environ pour une couverture de 5 %. Jaune, cyan et magenta : 400 pages environ pour une couverture de 5 %

- Les chiffres ci-dessus supposent une impression consécutive à une résolution de 600 x 600 dpi en mode normal après l'installation d'une cartouche d'encre neuve.
- Le nombre de pages imprimées avec une cartouche peut changer en fonction de la fréquence d'utilisation de l'appareil et du nombre de pages que vous imprimez à chaque fois.
- L'appareil nettoie automatiquement et régulièrement la tête d'impression ; cette procédure consomme une petite quantité d'encre.
- Lorsque vous installez un jeu de cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consomme une petite quantité d'encre pour amorcer et remplir les tubes d'alimentation en encre. Cette procédure ne s'exécute qu'une seule fois.
- Lorsque l'appareil identifie une cartouche comme vide, il se peut qu'il reste une petite quantité d'encre. Cela est nécessaire pour empêcher que l'air ne dessèche et n'endommage la tête d'impression.

Consommables

<Noir> LC900BK <Cyan> LC900C
<Magenta>LC900M <Jaune> LC900Y

Réseau

Réseau	Vous pouvez connecter l'appareil à un réseau pour une impression réseau, une numérisation réseau, un envoi et une réception de PC-Fax (Windows® seulement). Le logiciel de gestion de réseau BRAdmin Professional de Brother est également inclus.
Prise en charge pour	Windows® 98/98SE/Me/2000/XP Mac OS® 9.1 - 9.2/Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent Négociation automatique Ethernet 10/100 BASE-TX (réseau câblé) IEEE 802.11 b/g (réseau sans fil)
Protocoles	TCP/IP ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS, WINS, LPR/LPD, Port9100, mDNS, FTP, TELNET, SNMP, TFTP, Scanner port
Sécurité du réseau	SSID/ESSID, WEP de 128 (104) / 64 (40) bits, WPA-Personal (TKIP)
SecureEasySetup™	Oui (configuration simplifiée avec votre routeur compatible avec SecureEasySetup™)



Remarque

- BRAdmin Professional n'est pas pris en charge sous Mac OS®.
- Le réseau sans fil n'est pas disponible pour Mac OS® 9.1-9.2.
- BRAdmin Light est disponible pour Mac OS® X 10.2.4 ou plus récent. Pour plus d'informations, visitez le site Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>).
- La numérisation en réseau et la configuration à distance ne sont disponibles qu'avec Mac OS® 10.2.4 ou plus récent.

Voici une liste complète des caractéristiques et des termes qui apparaissent dans les manuels Brother. La disponibilité de ces caractéristiques dépend du modèle acheté.

Accès pour extraction à distance

Possibilité d'accéder à l'appareil à distance à partir d'un poste à touches.

ADF (Automatic Document Feeder)**(Chargeur automatique de documents)**

Le document peut être placé dans le chargeur et numérisé automatiquement une page à la fois.

Ajustement des couleurs

Permet d'ajuster la couleur de l'image pour une meilleure qualité d'impression, en améliorant la netteté, la balance des blancs et la densité des couleurs.

Annuler Job

Permet d'annuler un travail programmé comme un fax en différé ou une relève.

Code d'accès à distance

Code à 4 chiffres (---✕) qui permet d'appeler l'appareil et de l'utiliser à partir d'un poste distant.

Code de réception de fax

Appuyez sur ce code (✕ 5 1) lorsque vous répondez à un appel de fax sur un poste supplémentaire ou un téléphone externe.

Code de réponse de téléphone (pour le mode Fax/Tél seulement)

Lorsque l'appareil répond à un appel vocal, il émet des pseudo-sonneries doubles. Vous pouvez prendre l'appel sur un téléphone supplémentaire en appuyant sur ce code (# 5 1).

Contraste

Réglage de compensation permettant d'obtenir des fax ou des copies plus clairs lorsque les documents sont foncés ou plus foncés lorsque les documents sont clairs.

Détection de fax

Permet à l'appareil de répondre à des tonalités de fax (CNG) si vous interrompez un appel de fax en décrochant.

Diffusion

Capacité d'envoyer le même fax à plusieurs destinataires.

Durée de sonnerie F/T

Durée pendant laquelle l'appareil Brother sonne (lorsque le mode de réception est réglé sur Fax/Tél) afin de vous inviter à prendre un appel vocal reçu.

Échelle de gris

Tons de gris disponibles pour copier et faxer des photos.

ECM (Error Correction Mode) (Mode de correction des erreurs)

Détecte les erreurs qui surviennent en cours de transmission de fax et retransmet les pages affectées du fax.

Envoi différé

Permet de spécifier l'heure d'envoi d'un fax.

Envoi par lot

(fax en noir et blanc seulement) Fonction d'économie qui permet d'envoyer en différé tous les fax adressés au même numéro en une seule fois.

Erreur de communication (Erreur comm.)

Erreur en cours de transmission ou de réception de fax généralement causée par des parasites ou de l'électricité statique sur la ligne.

Fax manuel

Procédure d'envoi manuel d'un fax qui consiste à décrocher le combiné du téléphone externe et à appuyer sur **Mono Start** ou sur **Colour Start** après perception de la tonalité de réponse du télécopieur destinataire.

Fax/Tél

Vous pouvez recevoir des fax et des appels vocaux. N'utilisez pas ce mode si vous utilisez un répondeur téléphonique.

Groupe de compatibilité

Aptitude d'un télécopieur à communiquer avec un autre. La compatibilité est assurée entre les groupes ITU-T.

ID Station

Informations enregistrées qui figurent en haut des pages faxées. Elles comprennent le nom et le numéro de télécopieur de l'émetteur.

Impression de sauvegarde (backup)

L'appareil imprime une copie de chaque fax qui est reçu et stocké en mémoire. Il s'agit d'une fonction de sécurité pour ne perdre aucun message en cas de panne de courant.

Impulsions

Forme de numérotation au cadran sur une ligne téléphonique.

Journal des fax

Dresse la liste des informations sur les 200 derniers fax reçus et transmis. TX indique une transmission. RX indique une réception.

LCD (liquid crystal display) (Écran à cristaux liquides)

Écran de l'appareil qui affiche des messages interactifs au cours de la programmation et qui affiche la date et l'heure lorsque l'appareil est en veille.

Liste d'aide

Tirage papier du tableau représentant l'ensemble des menus que vous pouvez utiliser pour programmer l'appareil quand vous n'avez pas le Guide de l'utilisateur sous la main.

Liste de numéros abrégés

Liste des noms et des numéros enregistrés dans l'ordre numérique dans la mémoire des numéros abrégés.

Longueur de sonnerie

Nombre de sonneries avant que l'appareil ne prenne l'appel en mode **Fax** ou **Fax/Tél**.

Luminosité

Réglage de la luminosité permettant de rendre l'image plus claire ou plus foncée.

Mémoriser fax

Vous pouvez enregistrer des fax reçus dans la mémoire.

Méthode d'encodage

Méthode d'encodage des informations contenues dans le document. Tous les télécopieurs doivent utiliser au minimum la norme Huffman modifiée (MH). L'appareil peut utiliser des méthodes produisant une compression supérieure, à savoir MR (Modified Read), MMR (Modified Modified Read) et JPEG, si le télécopieur récepteur a la même capacité.

Mode menu

Mode de programmation permettant de modifier la configuration de l'appareil.

Mode international

Apporte des changements provisoires à la tonalité de fax pour tenir compte des parasites et du brouillage sur les lignes téléphoniques à l'étranger.

Multitâche

L'appareil peut numériser les fax sortants ou les travaux programmés en mémoire tout en envoyant un fax présent en mémoire ou en recevant ou en imprimant un fax entrant.

Numérisation

Procédé qui consiste à envoyer une image électronique d'un document papier dans votre ordinateur.

Numérisation vers une carte mémoire

Vous pouvez numériser des documents noir et blanc et couleur vers une carte mémoire. Les photos en noir et blanc seront au format de fichier TIFF ou PDF et les photos couleur pourront être au format de fichier PDF ou JPEG.

Numéro abrégé

Numéro programmé pour une composition rapide. Vous devez appuyez sur **Search/Speed Dial** et taper le code à 2 chiffres, puis appuyer sur **Mono Start** ou sur **Colour Start** pour lancer la numérotation.

Numéro de groupe

Combinaison de numéros abrégés enregistrée dans un emplacement de numéro abrégé à des fins de diffusion.

OCR (optical character recognition)

(Reconnaissance optique de caractères)

L'application logicielle fournie ScanSoft® OmniPage® permet de convertir une image de texte en texte modifiable.

Paramètres utilisateur

Rapport imprimé indiquant les paramètres en cours de l'appareil.

Pause

Permet d'insérer une pause de 3,5 sec. dans la séquence de numérotation enregistrée dans les numéros abrégés. Pour des pauses plus longues, appuyez sur **Redial/Pause** autant de fois que nécessaire.

Périodicité du journal

Intervalle programmé entre l'impression automatique des rapports du journal des fax. Vous pouvez imprimer le journal des fax sur demande sans pour autant interrompre le cycle.

PhotoCapture Center™

Permet d'imprimer des photos issues d'un appareil photo numérique à une résolution élevée pour des tirages de qualité.

Poste supplémentaire

Téléphone utilisant la même ligne que le fax mais branché sur une prise différente.

Rapport de transmission (Rapport de vérification de transmission)

Liste qui indique la date, l'heure et le numéro composé pour chaque fax envoyé.

Réadressage de fax

Permet d'envoyer un fax reçu dans la mémoire de l'appareil à un autre numéro de télécopieur programmé.

Réception sans papier

Réception des fax dans la mémoire de l'appareil quand ce dernier n'a plus de papier.

Rechercher

Liste alphabétique électronique des numéros abrégés et des numéros de groupe enregistrés.

Recomposition automatique

Fonction qui permet à l'appareil de recomposer le dernier numéro de fax au bout de cinq minutes si le document n'a pas été transmis parce que la ligne du correspondant était occupée.

Réduction auto

Permet de réduire la taille des fax entrants.

Réglages provisoires

Vous pouvez choisir certaines options pour chaque transmission de fax et chaque opération de copie sans pour autant modifier les réglages par défaut.

Relève

Procédé par lequel un télécopieur appelle un autre télécopieur pour en extraire des fax en attente.

REP (Répondeur téléphonique)

Vous pouvez raccorder un répondeur externe à l'appareil.

Résolution

Le nombre de lignes verticales et horizontales par pouce. Voir : Standard, Fin, Super fin et Photo.

Résolution fine

La résolution est 203 × 196 dpi. Elle est utilisée pour les graphiques et impressions de petite taille.

Résolution photo

Réglage de résolution qui utilise différentes nuances de gris pour la meilleure représentation photographique.

Résolution standard

203 × 97 dpi. Elle est utilisée pour du texte de format standard et permet la transmission la plus rapide.

Résolution super fin

392 × 203 dpi. Idéal pour l'impression de très petite taille et le dessin au trait.

Téléphone externe

Répondeur téléphonique ou téléphone raccordé à l'appareil.

Tonalité

Forme de numérotation sur la ligne téléphonique pour les téléphones à touches.

Tonalités CNG

Tonalités spéciales (bips sonores) émises par les télécopieurs lors d'une transmission automatique pour indiquer à l'appareil récepteur que les signaux proviennent d'un fax.

Tonalités de fax

Signaux émis par les télécopieurs émetteurs et récepteurs lorsqu'ils échangent des informations.

Transmission

Processus d'envoi de fax par le biais de lignes téléphoniques depuis votre appareil vers le télécopieur récepteur.

Transmission automatique de fax

Envoi d'un fax sans décrocher le combiné d'un téléphone externe.

Transmission en temps réel

Lorsque la mémoire est saturée, vous pouvez envoyer les fax en temps réel.

Travaux restants

Permet de vérifier les travaux en attente dans la mémoire et d'annuler des travaux individuellement.

Volume de la sonnerie

Réglage du volume de la sonnerie de l'appareil.

Volume du bip sonore

Réglage du volume du bip sonore émis lors de l'appui sur une touche ou en cas d'erreur.

- A**
-
- ADF (chargeur automatique de documents) 10, 30
 - AIDE
 - Messages à l'écran 119
 - utilisation des touches de navigation 119
 - Tableau des menus 120
 - Annulation
 - Paging 59
 - Réadressage de fax 59
 - travaux en attente de recomposition automatique 36
 - Apple® Macintosh®
 - Voir Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.
 - Automatique
 - réception de fax 37
 - Détection de fax 39
 - Autonomie de la mémoire 119
- B**
-
- Bourrages
 - document 101
 - papier 101
 - Branchement
 - répondeur externe 43
 - téléphone externe 43
 - Branchements multiligne (PBX) 44
- C**
-
- capot du chargeur 101
 - Cartouches d'encre
 - remplacement 116
 - vérification du volume d'encre 113
 - Codes d'accès, mémorisation et numérotation 52
 - Codes de fax
 - Code d'accès à distance 57
 - Code de réception de fax 41
 - Code de réponse de téléphone 41
 - modification 45, 57
 - Compteur de points d'encre 116
 - Configuration à distance
 - Voir Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.
 - Consignes de sécurité 90, 94
 - Consommables 142
 - ControlCenter2
 - Voir Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.
 - Copie
 - Agrand./Réduc. 69
 - contraste 71
 - format du papier 70
 - luminosité 70
 - mémoire saturée 73
 - mise en page 72
 - multiple 68
 - passer en mode Copie 68
 - qualité 69
 - Régl.nouv.défaut 73
 - Rétablissement des réglages par défaut 73
 - saturation des couleurs 71
 - tri (chargeur seulement) 71
 - type de papier 70
 - unique 68
 - utilisation du chargeur 68
- D**
-
- Dépistage des pannes 97
 - bourrage de documents 101
 - bourrage de papier 102
 - messages d'erreur sur l'écran LCD 97
 - qualité d'impression 111
 - si vous avez des problèmes
 - appels entrants 107
 - copie 108
 - envoi de fax 106
 - impression 104
 - impression des fax reçus 105
 - ligne téléphonique ou connexions ... 106
 - numérisation 108
 - PhotoCapture Center™ 108
 - réception de fax 106
 - Réseau 109
 - vérification du volume d'encre 113

Détection de fax	39
Diffusion	32
configuration de groupes pour	50

E

Échelle de gris	138, 139
ECM (mode de correction des erreurs)	9
Entretien, courant	115
Enveloppes	13, 16
Extraction à distance	57
code d'accès	57, 58
commandes	59
récupérer les fax	60

F

Fax, autonome	
envoi	30, 63
à partir de la vitre du scanner	31
annulation en mémoire	36
contraste	33
depuis la mémoire (Multitâche)	34
Diffusion	32
envoi différé	35
envoi par lot en différé	35
international	35
manuelle	36
parasites sur la ligne téléphonique	110
passer en mode Fax	30
Régl.nouv.défaut	35
Résolution	33
rétablissement des réglages d'usine	36
Transmission en temps réel	34
réception	37
d'un poste supplémentaire	41
Durée de sonnerie F/T, réglage	38
en mémoire	40
extraction depuis un poste distant	60
imprimer depuis la mémoire	40
Mode de réception, sélection	37
parasites sur la ligne téléphonique	110
problèmes	104, 105
Réadressage de fax	59
réduction en fonction du papier	39

Fax, de PC	
Voir Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	

G

Groupes de diffusion	50
----------------------------	----

I

Impression	
améliorer la qualité	111
bourrage de papier	102
fax depuis la mémoire	40
pilotes	140
problèmes	104, 105
rapport	62
résolution	140
spécifications	140
zone	15

L

LCD (écran à cristaux liquides)	119
Contraste	24
Liste d'aide	62
Luminosité	24
Tempor. arrêt.	25
Tempor. attén.	24
Ligne téléphonique	
branchements	44
multiligne (PBX)	44
problèmes	106
type	42
Longueur de sonnerie, réglage	38

M

Macintosh®	
Voir Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.	
Manuelle	
envoi	36
numérotation	46
réception	37
Mémoriser fax	53
activer	53
imprimer depuis la mémoire	40
Messages d'erreur sur l'écran LCD	97
Chang. Imposs.	97

Encre vide	98
Erreur comm.	98
Impress.imposs.	97
Initial. Imposs.	97
Mémoire saturée	98
pendant la numérisation d'un	
document	73
Nettoy. Imposs.	97
Non assigné	46
Numér. Imposs.	97
Presque vide	99
Vérifier papier	99
Mode de réception	37
Fax	37
Fax/Tél	37
Manuelle	37
Tel/Rep.Ext	37
Mode Fax/Tél	
Code de réception de fax	41
Code de réponse de téléphone	41
Durée de sonnerie F/T	38
Longueur de sonnerie	38
réponse sur des postes	
supplémentaires	41
sonnerie double (appels vocaux)	38
Mode, saisie	
Copie	68
Fax	30
Scan	6
Multitâche	34

N

Nettoyage	
cylindre de l'imprimante	116
rouleau d'entraînement du papier	116
scanner	115
tête d'impression	111
Numérisation	
Voir Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM.	
Numéro abrégé	
enregistrement	48
modification	48
Numéros abrégés	
Codes d'accès et numéros de cartes	
de crédit	
configuration	52
Diffusion	32
à l'aide de groupes	32

Numéro abrégé	
configuration à partir des appels	
sortants	48
mémorisation dans des	
emplacements à 2 chiffres	48
modification	48, 49
utilisation	46
Numérotation de groupe	
configuration de groupes de diffusion	
.....	50
modification	48, 49
Rechercher	46, 47
Numéros de cartes de crédit	52
Numérotation	
Appel sortant	47
codes d'accès et numéros de cartes	
de crédit	52
Groupes	32
manuelle	46
une pause	47

P

Panne de courant	119
PaperPort®	
Voir le Guide de l'utilisateur –	
Logiciel et le Guide de l'utilisateur de	
Paper Port® sur le CD-ROM.	
Papier	12, 135
Format	22
taille des document	10
Type	21
Parasites sur la ligne téléphonique	110
PhotoCapture Center™	
Aperçu des photos	78
CompactFlash	76
de PC	
Voir Guide utilisateur - Logiciel sur le	
CD-ROM.	
Impression de l'index	79
Impression de photos	80
Impression DPOF	80
Imprimer toutes les photos	79
Memory Stick Pro™	76
Memory Stick®	76
MultiMediaCard™	76
Numérisation vers une carte mémoire	
.....	84
Paramètres d'impression	
Ajustement des couleurs	82

Contraste	82
Luminosité	82
Qualité	82
Régl.nouv.défaut	84
Rétablissement des réglages d'usine	84
Type et format du papier	82
Recadrer	83
Sans bordure	83
SecureDigital™	76
SmartMedia®	76
spécifications	137
xD-Picture Card™	76
Presto! PageManager® Voir Aide dans le Presto! PageManager® pour accéder le Guide de l'utilisateur.	54
Prévisualisation Fax	54
Programmation de l'appareil	119

R

Rapports	61
comment imprimer	62
Configuration réseau	62
Journal des fax	62
Périodicité du journal	61
Liste d'aide	62
Liste numéros abrégés	62
Paramètres utilisateur	62
Vérification de transmission	61, 62
Réadressage de fax changer à distance	59, 60
programmation d'un numéro	53
Redial/Pause	47
Réduction copies	69
fax entrant	39
REP (répondeur téléphonique), externe	37, 43
branchement	44
enregistrement du message annonce ..	44
mode réception	37
REP (répondeur téléphonique), externe, external branchement	43
Répondeur (REP)	43
branchement	44

Réseau Impression Voir le Guide utilisateur - Réseau sur le CD-ROM.
Numérisation Voir Guide utilisateur - Logiciel sur le CD-ROM.
Réseau sans fil Voir le Guide d'installation rapide et le Guide utilisateur – Réseau sur le CD-ROM.
Résolution configuration pour fax suivant	33
copie	136
fax	138
impression	140
numérisation	139

S

Sécurité de la mémoire	27, 65
Services téléphoniques spécifiques sur une ligne unique	45, 107

T

Téléphone externe, branchement	43
Téléphone sans fil	45
Texte, saisie	132
caractères particuliers	132
Transport de l'appareil	113

V

Volume, réglage bip sonore	23
haut-parleur	23
sonnerie	22
Vue d'ensemble du panneau de commande	6

brother®

Visitez notre site Internet
<http://www.brother.com>

L'utilisation de cet appareil est uniquement agréée dans le pays où il a été acheté ; les sociétés Brother locales, de même que leurs représentants, assureront uniquement le soutien technique des télécopieurs achetés dans leurs pays d'implémentation respectifs.

SWI/BEL-FRE