

Windows Vista™ 安装指南

在使用本打印机之前,您必须安装硬件和驱动程序。请仔细阅读"快速安装指南"和此"Windows Vista™ 安装指南"中的正确设置和安装说明。

步骤 1

安装打印机

请先按照快速安装指南中"步骤1安装打印机"的步骤进行操作。然后进入此安装指南中的"步骤2安装驱动程序和软件"。



步骤 2 🕖

安装驱动程序和软件

请按照此 Windows Vista™ 安装指南中的说明正确安装驱动程序和软件。



将"快速安装指南"、此"Windows Vista™ 安装指南"及随机光盘保存在方便的地方,以便随时快捷查询。

本安装指南中使用的符号

警告			④ 注意	
此图标警告您避免可能 造成的人身伤害。	此图标提醒您如何应对 可能出现的情况或提供 有关当前操作如何与其 他有关功能工作的提示。	此图标指明应参考快速 安装指南。	此图标说明了您必须遵 守或避免的一些步骤以 防止损坏打印机或其他 物品。	




不正确的安装

此图标提醒您与打印机 不兼容的设备和操作。

开始操作前

使用本指南之前	<u>'</u> }
步骤 2– 安装驱动程序和软件	
USB 接口电缆用户	ļ
如何将打印机连接到您的计算机	6
网络接口电缆用户	1
网络用户	
BRAdmin Light 实用程序	,
安装 BRAdmin Ligh 配置实用程序	7
使用 BRAdmin Light 设置您的 IP 地址,子网掩码和网关17	,
其他信息	
计算机要求	}



本指南仅适用于 Windows Vista™ 用户。其中介绍了如何为 Windows Vista™ 安装 MFL-Pro Suite 软件和多功能驱动程序及其他有关 Windows Vista™ 的信息。安装驱动程序和软件之前,请先按照快速安装指南中**开始**部分和**步骤 1 安装打印机**的步骤进行操作。完成初始设置后,请按照此指南中的步骤安装 MFL-Pro Suite 和驱动程序。您还可以从快速安装指南中获取其他有关本打印机的信息。



请首先请阅读快速安装指南。

Windows Vista™ 随机光盘

您可以在 Windows Vista™ 随机光盘中找到下列信息。



安装 MFL-Pro Suite 软件和多功能驱动程序。

🕝 安装其他驱动程序或实用程序

您可以安装另外的 MFL-Pro Suite 软件实用程序而不安装 Presto![®] PageManager[®],或者仅安装打印机驱动程序。

📄 使用说明书

查看软件使用说明书和网络使用说明书(仅适用于带有内置网络的机型)。软件使用说明书包括连接至计算机时的可用功能说明。(例如:打印和扫描的详细信息)

/ 在线注册

在 Brother 产品注册页为您的打印机进行注册。

🥤 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)

访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)的常见问题解答 (FAQs)、使用说明书、驱动程序更新及使用打印机的提示等。(需要访问互联网)

🚮 耗材信息

请登录以下网站获取 Brother 原装 / 正品耗材信息: http://www.brother-cn.net/supply.html。

➡ 修复 MFL-Pro Suite 软件 (仅适用于 USB)

在安装 MFL-Pro Suite 软件的过程中如果发生错误,请使用该选项自动修复并重新安装 MFL-Pro Suite。

步骤 2

安装驱动程序和软件

请谱循木	页关于接□	1 由 然 的 挥	示
	ᇄᅐᆝᅓᆫ	コ Hとんが ロリイカ	= //\ ^

最新的驱动程序、文件以及有关问题的最佳解决方案,请直接从光盘 / 驱动程序中访问 Brother Solutions Center (Brother 解决方案中心)或直接登录 http://solutions.brother.com。

Windows®



USB 接口电缆用户	
■ 如何将打印机连接到您的计算机	



网络接口电缆用户.......10

USB 接口电缆用户

○ 不正确的安装 切勿连接接口电缆。 安装驱动程序时,已经连接了接口电缆。



重要事项

请确定您已经完成了快速安装指南中的"步骤1安装打印机"的全部步骤。

②注释

- 在安装 MFL-Pro Suite 前,请关闭所有正 在运行的应用程序。
- 如果您的打印机上配有介质驱动(插槽),请 确保介质驱动中没有介质卡。

安装驱动程序并将打印机连接到计算机。

如果已连接了接口电缆,请断开打印机 与电源插口及计算机的连接。



- 2 打开计算机。(必须以管理员权限登录。)
- 3 将 Windows Vista™ 的随机光盘插入光 驱中。

如果出现型号名称窗口时,请选择所需 打印机。如果出现语言窗口时,请选择 所需语言。



4 将出现随机光盘主菜单。点击"安装 MFL-Pro Suite"。



如果没有出现,请使用 Windows[®] Explorer 从 Brother 随机光盘的主文件 夹来运行 "**start.exe**" 程序。

沪注释

出现"用户帐户控制"窗口时,点击"允 许"。



5 阅读并接受 Presto![®] PageManager[®] 协 议后,点击"是"。



6 将自动开始安装 Presto![®] PageManager[®],随后开始 MFL-Pro Suite 的安装。

Windows USB

7 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件 "许可证协议"窗口时,如果您同意此软件许可证协议,请点击"是"。



3 出现此窗口时,请选择"**本地连接**",然 后点击"**下一步**"。继续安装。



出现此窗口时,请选择"标准",然后 点击"下一步"。继续安装。



②注释

出现此窗口时,点击复选框,然后再点击"**安装"**以正确完成安装。



9 出现此窗口时,请进入下一步。




10 根据您使用的机型进入"如何将打印机 连接到您的计算机"步骤。

型 号	页码
MFC-5460CN	6 页
DCP-7010, DCP-7025, DCP-8060, MFC-7220, MFC-7420, MFC-8460N, MFC-8860DN	7页
MFC-3360C	8 页


如何将打印机连接到您的计算机

MFC-5460CN 用户


1 抬起扫描器盖板,直至其牢固锁定在打 开位置。



2 将 USB 接口电缆连接至带有 ≤ 标记的 USB 插口。如下图所示,USB 插口位于打印机内部右侧。




3 如下图所示,小心地将 USB 接口电缆 嵌入槽内,并顺着槽绕到设备后部。然 后连接电缆与计算机。



○ 不正确的安装

- 请勿将打印机连接到键盘上的 USB 端口或未通电的 USB 集线器上。 Brother 建议您将打印机直接连接到您的计算机。
- 请确保电缆不会妨碍盖板的关闭,否则可能发生故障。
- 请确保使用的 USB 2.0 接口电缆长度不超过 6 英尺 (2 米)。
- 4 抬起扫描器盖板,解除锁定 (①)。 轻轻地放下扫描器盖板支架 (②) 并合上 扫描器盖板 (③)。



5 接通电源,启动打印机。



将自动开始安装 Brother 驱动程序。安装窗口将连续显示。请稍等,显示所有窗口可能需要几秒钟的时间。

○ 不正确的安装 安装过程中请勿试图取消任何窗口。 **6** 显示"**在线注册"**窗口时,请按照屏幕上的说明进行选择。



7 点击"完成"重新启动计算机。重新启动 计算机后,必须以管理员权限登录。



净注释

重启后,计算机将自动进行安装诊断。如果安装不成功,将显示安装结果窗口。如果诊断显示安装失败,请参照屏幕上的说明或阅读在线帮助和

Start/All Programs/Brother/XXX-XXXX (xxx-xxxx 为您的机型名称) 中的常见问题解答(FAQs) 进行操作。




MFL-Pro Suite 软件安装完成。

|| 注释

MFL-Pro Suite 软件包括打印机驱动程序、扫描器驱动程序、Brother 控制中心 3、Presto![®] PageManager[®] 和
TrueType[®] 字体。

DCP-7010, DCP-7025, DCP-8060, MFC-7220, MFC-7420, MFC-8460N 和 MFC-8860DN 用户 (本部分图示基于 DCP-8060 型号。)

连接 USB 接口电缆到您的 PC,然后再 将其连接到打印机。



2 将电源线插入电源插座。打开电源开 关。





将自动开始安装 Brother 驱动程序。将连续显示安装窗口,请稍等。

- 不正确的安装 安装过程中请勿试图取消任何窗口。
- **3** 显示"**在线注册"**窗口时,请按照屏幕上的说明进行选择。



点击"完成"重新启动计算机。重新启动 计算机后,必须以管理员权限登录。



② 注释

重启后,计算机将自动进行安装诊断。如果安装不成功,将显示安装结果窗口。如果诊断显示安装失败,请参照屏幕上的说明或阅读在线帮助和

Start/All Programs/Brother/XXX-XXXX (xxx-xxxx 为您的机型名称) 中的常见问题解答(FAQs) 进行操作。



MFL-Pro Suite 安装完成。


| 注释

MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描器驱动程序、Brother 控制中心 3、


Presto![®] PageManager[®] 和 TrueType[®] 字 体。

MFC-3360C 用户

1 将 USB 接口电缆连接至带有 ← 标记的 USB 插口。您将在下图所示的电话线 旁找到 USB 端口。



2 将 USB 接口电缆连接到计算机。



○ 不正确的安装

- 请勿将打印机连接到键盘上的 USB 端口或未通电的 USB 集线器上。Brother 建议您将打印机直接连接到您的计算机上。
- 请确保电缆不会妨碍盖板的关闭,否则可能发生故障。
- 请确保使用的 USB 2.0 接口电缆长度不超过 6 英尺 (2 米)。
- 3 连接电源线,打开打印机。



将自动开始安装 Brother 驱动程序的安装。**将连续显示安装窗口,请稍等。**

○ 不正确的安装

在此安装过程中,请勿试图取消任一窗 口。 显示"在线注册"屏幕时,请按照屏幕上 的说明进行选择。



5 点击"完成"重新启动计算机。重新启动 计算机后,必须以管理员权限登录。



②注释

重启后, 计算机将自动进行安装诊断。如果安装不成功将显示安装结果窗口。如果诊断显示安装失败, 请参照屏幕上的说明或阅读在线帮助和

Start/All Programs/Brother/XXX-XXXX (xxx-xxxx 为您的机型名称) 中的常见问题解答(FAQs) 进行操作。



MFL-Pro Suite 安装完成。

| 注释

MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描器驱动程序、Brother 控制中心 3、

Presto![®] PageManager[®] 和 TrueType[®] 字体。



网络接口电缆用户

MFL-Pro Suite 和驱动程序的安装步骤据打印机的型号而定。 请查看下表中适用于您的打印机型号的正确安装方式。

型 号	页码
MFC-5460CN	10 页
MFC-8460N, MFC-8860DN	14 页

MFC-5460CN 用户

重要事项


请确定您已经完成了快速安装指南中的"步骤1安装打印机"的全部步骤。

净注释


- 安装 MFL-Pro Suite 前,请关闭所有正在 运行的应用程序。
- 如果您的打印机上配有介质驱动(插槽),请确保介质驱动器中没有介质卡。
- 如果已连接了接口电缆,关闭电源并断 开打印机与电源插座及网络的连接。




2 用双手握住打印机两侧的塑料支架,向 上提升扫描器盖板直至其牢固锁定在打 开位置。



3 将网络接口电缆插入带有品标记的局域网插口。如下图所示,局域网插口位于打印机内部左侧。



如图所示小心地将 USB 接口电缆嵌入槽内,并顺着槽绕到设备后部。然后将电缆连接到网络。



○ 不正确的安装

请确保电缆不会妨碍盖板的关闭,否则可 能发生故障。

沙注释

如果同时使用 USB 接口电缆和网络接口电缆,请将两种电缆上下排列穿过电缆槽。

5 抬起扫描器盖板,解除锁定 (①)。 轻轻地放下扫描器盖板支架 (②) 并合上 扫描器盖板 (③)。



6 接通电源,启动打印机。



7 打开计算机。 必须以管理员权限的登录。 在安装 MFL-Pro Suite 软件前,请关闭 所有正在运行的应用程序。

② 注释

安装前请禁用个人防火墙软件。安装后, 请重新启动个人防火墙软件。

将随机光盘插入光驱中。出现型号名称 窗口时,请选择所需打印机。出现语言 窗口时,请选择所需语言。



9 将出现随机光盘主菜单。点击"安装 MFL-Pro Suite"。



如果没有出现此窗口,请使用 Windows[®] Explorer 从 Brother 随机光盘的主文件夹来运行 "start.exe" 程序。

| 注释

出现"用户帐户控制"窗口时,点击"允 许"。



10 阅读并接受 Presto![®] PageManager[®]许可证协议后,点击"**是**"。



11 将自动开始安装 Presto![®] PageManager[®], 随后开始 MFL-Pro Suite 的安装。 12 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件 "许可证协议"窗口时,如果您同意此许可证协议,请点击"是"。



13 选择"网络连接",然后点击"下一步"。



② 注释

 如果已将打印机配置到您的网络中,请从 列表中选择打印机,然后点击"下一步"。
 如果仅有一台打印机连接至网络,将不显 示此窗口,而自动进行选择。



如果您的打印机在"IP 地址"处显示 "APIPA",则请点击"配置IP 地址"并 输入一个适用于您的网络的打印机IP 地 址。

• 如果打印机未在您的网络上配置使用,将出现下列窗口。



点击"确定"。

将出现"**配置IP 地址"**窗口。遵循屏幕 上的提示,为打印机输入一个适用于您的 网络的IP 地址。

- 14 将自动开始安装 Brother 驱动程序。安装窗口将连续显示。请稍等,显示所有窗口可能需要几秒钟的时间。
- 不正确的安装 安装过程中请勿试图取消任何窗口。

/ 注释

出现此窗口时,点击复选框,然后再点击 "安装"以正确完成安装。



15 显示"**在线注册"**窗口时,请按照屏幕上的说明进行选择。



16 点击"完成"重新启动计算机。 重新启动计算机后,必须以管理员权限 登录。



② 注释

重启后, 计算机将自动进行安装诊断。如果安装不成功将显示安装结果窗口。如果诊断显示安装失败, 请参照屏幕上的说明或阅读在线帮助和

Start/All Programs/Brother/MFC-XXXX (xxxx 为您的打印机型号) 中的常见问题解答(FAQs) 进行操作。

17 如果确定安装后可以打印,请重新启动 防火墙软件。

您的 PC 上的防火墙设置可能会阻止用于 网络扫描和 PC-传真的必要网络连接。

如果您使用 Windows[®] 防火墙,请遵循下述提示。如果您使用个人防火墙软件,请参见该软件使用说明书或与软件制造商联系。


- 1 点击"开始"按钮、"控制面板"、 "网络和互联网"及"Windows 防 火墙",并点击"更改设置"。
- 2 出现"**用户帐户控制**"窗口时,请 遵循以下操作。
 - 拥有管理员权限的用户: 点击"继续"。



■ 无管理员权限的用户: 输入管理员密码,然后点击"确 定"。



- 3 确保"**常规**"选项卡上的 Windows 防火墙设置为开。
- 4 点击"例外"选项卡。



5 点击"**添加端口**…"按钮。

- 6 添加用于网络扫描的端口 "**54925"**, 输入下列信息:
 - 1) 在 "**名称**"中:输入任何描述性 文字,例如:"Brother 扫描器"。
 - 2) 在"端口号"中: 输入"54925"。
 - 3) 确保选定 "UDP"。 然后点击"确定"。



- 7 点击"**添加端口…**"按钮。
- 8 添加用于网络 PC-传真(仅适用于 MFC 机型)的端口 "**54926**",输入 下列信息:
 - 1) 在 " **名称** " 中: 输入任何描述性 文字, 例如 "Brother PC-传真"。
 - 2) 在"端口号"中: 输入"54926"。
 - 3) 确保选定 "UDP"。 然后点击"确定"。
- 9 确保新的设置已经添加并选中,然 后点击"**确定"**。
- 10如果网络扫描或打印等仍然存在网络连接问题,请在"**例外**"选项卡中选定"**文件和打印机共享**"复选框,然后点击"**确定**"。





MFL-Pro Suite 安装完成。

②注释

MFL-Pro Suite 包括网络打印机驱动程 序、网络扫描器驱动程序、Brother 控制 中心 3、Presto![®] PageManager[®] 和 TrueType[®] 字体。

MFC-8460N 和 MFC-8860DN 用户


重要事项

请确定您已经完成快速安装指南中的"步 骤 1 安装打印机"的全部步骤。

| 注释

在安装 MFL-Pro Suite 前,请关闭所有正 在运行的应用程序。

- 如果已连接了接口电缆,请关闭电源并 断开打印机与电源插座及网络的连接。
- 2 连接网络接口电缆到打印机,然后再连 接到您的网络。



将 AC 电源线插入电源插座。打开电源开 关。





4 打开计算机。(必须以管理员权限登录。) 安装 MFL-Pro Suite 软件前,请关闭所有 正在运行的应用程序。

| | 注释

安装前请禁用个人防火墙软件。安装后, 请重新启动个人防火墙软件。

将随机光盘插入光驱中。出现型号名称 窗口时,请选择所需打印机。出现语言 窗口时,请选择所需语言。



6 将出现随机光盘主菜单。点击安装 MFL-Pro Suite 软件。



如果没有出现此窗口,请使用 Windows® Explorer 从 Brother 随机光盘的主文件夹 来运行 "start.exe" 程序。

| | 注释

出现"用户帐户控制"窗口时,点击"允 许"。



阅读并接受 Presto!® PageManager® 许 可证协议后,点击"是"。



- 8 将自动开始安装 Presto!® PageManager®, 随后开始 MFL-Pro Suite 的安装。
- 9 出现 Brother MFL-Pro Suite 软件 "许可证 协议"窗口时,如果您同意此许可证协 议,请点击"是"。



10 选择"网络连接",然后点击"下一步"。



11 如果已将打印机配置到您的网络中,请从列表中选择打印机,然后点击"下一步"。如果仅有一台打印机连接至网络,将不显示此窗口,而自动进行选择。



如果您的打印机在 "IP 地址"字段显示 "APIPA",则请点击"配置 IP 地址" 并输入一个适用于您的网络的打印机 IP 地址。

沙注释

如果打印机未在您的网络上配置使用,将出现下列屏幕。



点击"确定"。

将出现"配置IP 地址"窗口。遵循窗口上的提示为打印机输入一个适用于您的网络的IP 地址。

- 12 将自动开始安装 Brother 驱动程序。安装窗口将连续显示。请稍等,显示所有窗口可能需要几秒钟的时间。
- ◇ 不正确的安装 安装过程中请勿试图取消任何窗口。

| 注释

出现此窗口时,点击复选框,然后再点击 "安装"以正确完成安装。



13 显示"**在线注册"**窗口时,请按照屏幕上的说明进行选择。



14 点击"完成"重新启动计算机。 重新启动计算机后,必须以管理员权限 登录。



// 注释

重启后, 计算机将自动进行安装诊断。如果安装不成功将显示安装结果窗口。如果诊断显示安装失败, 请参照屏幕上的说明或阅读在线帮助和

Start/All Programs/Brother/XXX-XXXX (xxx-xxxx 为您的机型名称) 中的常见问题解答(FAQs) 进行操作。

15 如果确定安装后可以打印,请重新启动 防火墙软件。

您的 PC 上的防火墙设置可能会阻止用于 网络扫描和 PC-传真的必要网络连接。

如果您使用 Windows[®] 防火墙,请遵循下述提示。如果您使用个人防火墙软件,请参见该软件使用说明书或与软件制造商联系。

- 1 点击"开始"按钮、"控制面板"、 "网络和互联网"及"Windows 防 火墙",并点击"更改设置"。
- 2 出现"**用户帐户控制"**窗口时,请 遵循以下操作。
 - 拥有管理员权限的用户: 点击"继续"。



■ 无管理员权限的用户: 输入管理员密码,然后点击"确定"。



- 3 确保"**常规**"选项卡上的 Windows 防火墙设置为开。
- 4 点击"例外"选项卡。



5 点击"**添加端口...**"按钮。

- 6 添加用于网络扫描的端口 "**54925**", 输入下列信息:
 - 1) 在"**名称**"中:输入任何描述性 文字,例如"Brother 扫描器"。
 - 2) 在"端口号"中: 输入"54925"。
 - 3) 确保选定 **UDP**。 然后点击"**确定**"。



- 7 点击"添加端口..."按钮。
- 8 添加用于网络 PC-传真(仅适用于 MFC 机型)的端口 "**54926"**,输入 下列信息:
 - 1) 在 " **名称** " 中:输入任何描述性 文字,例如 "Brother PC-传真"。
 - 2) 在"端口号"中: 输入"54926"。
 - 3) 确保选定 "UDP"。 然后点击"确定"。
- 9 确保新的设置已经添加并选中,然后点击"**确定"**。
- 10如果网络扫描或打印等仍然存在网络连接问题,请在"**例外**"选项卡中选定"**文件和打印机共享**"对话框,然后点击"**确定**"。





MFL-Pro Suite 安装完成。



MFL-Pro Suite 包括打印机驱动程序、扫描器驱动程序、Brother 控制中心 3、

Presto![®] PageManager[®] 和 TrueType[®] 字 体。



BRAdmin Light 实用程序

BRAdmin Light 是一种用于为 Brother 网络连接设备进行初始设置的实用程序。该实用程序可以在您的网络中搜索 Brother 产品,浏览状态并配置如 IP 等基本网络设置。 关于 BRAdmin Light 的详细信息,请登录 http://solutions.brother.com。

沙注释

如果您需要更高级的打印机管理程序,请使用 Brother BRAdmin Professional 实用程序的最新版本,请登录 http://solutions.brother.com 下载最新版本。

安装 BRAdmin Ligh 配置实用程序

沙注释

打印服务器的默认密码为'access'。您可以使用 RAdmin Light 更改密码。

点击屏幕上的"安装其他驱动程序或实 用程序"。



点击 "BRAdmin Light", 然后遵循屏幕上的提示进行安装。



3 出现"用户帐户控制"窗口时,点击"允 许"。



使用 BRAdmin Light 设置您的 IP 地址,子网掩码和网关

沙注释

如果您的网络中存在 DHCP/BOOTP/RARP 服务器,则无需进行以下操作。因为打印服 务器将自动获取 IP 地址。

1 启动 BRAdmin Light。自动搜索新设备。




2 双击未配置的设备。



3 将"引导方式"选为"STATIC"。输入 "IP 地址","子网掩码"和"网关", 然后点击"确定"。



4 地址信息将被保存到打印机中。



	最低系统要求和支持的 PC 程序功能					
操作系统		支持的功能	接口	最小处理器	推荐的 RAM	需要的硬盘 空间
Windows®	Windows Vista™	打印、 扫描、 PC- 传真 ¹ 、 移动硬盘 ²	USB、 USB 10/100 BASE-TX ³ (以太网)	1 GHz 32 位 (x86) 或 64 位 (x64) 处理器	1.0 GB	1.0 GB

¹ PC 传真仅支持黑白传真。

关于最新的驱动程序更新,请访问 http://www.brother-cn.net/。 所有的商标、品牌及产品名称均归其各自所属的公司所有。



Windows Vista™ 系统下不支持并行接口。

² 可移动磁盘是 PhotoCapture Center™ 的一 项功能。

³ 仅适用于 MFC-5460CN、 MFC-8460N 和 MFC-8860DN。

商标

Brother 标识是兄弟工业株式会社的注册商标。

Microsoft, MS-DOS 和 Windows 是微软公司在美国和其它国家的注册商标。

Windows Vista 是微软公司在美国和 / 或其它国家的注册商标或商标。

TrueType 是 Apple 公司的注册商标。

Presto! PageManager 是 New Soft 技术公司的注册商标。

此 Windows Vista™ 安装指南中涉及的其它术语、商标和产品名称是其相对应公司的注册商标。

编辑及出版声明

本手册在兄弟工业株式会社监督下编辑出版,包含最新的产品说明与规格。

本手册内容及产品规格如有更改,如不另行通知。

Brother 公司保留对包含在手册中的产品规格和内容作出更改的权利,如不另行通知,同时由于使用本手册所包含的内容所造成的任何损坏(包括后果),包括但不限于本出版物的排版及其他错误, Brother 公司将不承担任何责任。

本产品专为专业环境使用设计。

版权与许可

© 2007 Brother Industries, Ltd. © 1998-2007 TROY 集团公司 © 1983-2007 太平洋软件有限公司。 本产品包含 Elmic 系统有限公司研发的 "KASAGO TCP/IP" 软件。© 2007 Devicescape 软件有限公司版权所有

