



使用本設備前，請仔細閱讀此快速設置指導手冊，以便獲取正確的設定說明和安裝步驟。

 警告	警告圖示告訴您如何避免可能的人身傷害。
 注意	注意圖示告訴您必須遵循或避免執行的步驟，以防止造成輕微的人身傷害。











重要事項

安裝軟體前，切勿連接 USB 線 (如果您正在使用 USB 線)。




1

拆開設備包裝並檢查組件

		 <p>紙箱內墨水匣 [x4]</p>	<p>黑色 黃色 靛藍色 洋紅色 (本設備附帶的墨水匣比標準墨水匣的容量小(約65%)。) 詳細資訊，請參閱 <i>使用說明書</i> 中的 <i>Consumable items (耗材)</i>。</p>	 <p>快速設置指導手冊</p>
 <p>使用說明書</p>	 <p>隨機光碟</p>			 <p>USB 介面線</p>
 <p>電源線</p>	 <p>澳大利亞和紐西蘭</p>	 <p>香港、馬來西亞和新加坡</p>	 <p>菲律賓和泰國</p>	
<p>請確保您的交流電源插座適用於隨機附帶的接地插頭。本設備必須接地。如有疑問，請諮詢專業電工。</p>				

警告

塑膠袋用於包裝設備。請將這些塑膠袋存放於兒童不易觸及的地方，以免兒童誤吞而窒息。

- a** 移除保護膠帶和本設備的保護膜。
- b** 從紙匣上部拆除裝有墨水匣的塑膠袋 。
- c** 確保組件齊全。

註釋

- 視乎國家，紙箱內的組件可能會有所不同。
- 請保存所有包裝材料和紙箱，以備日後運輸設備之用。
- 若要將設備連接到網路，您需要購買網路介面線。請使用隨機附帶的 USB 線連接 USB。
- 為確保安全操作，必須使用隨機附帶的電源插頭並插入正確接地的標準電源插座。未接地的設備可能會造成電擊危險或產生過多的電磁雜訊輻射。

USB 線

請確保使用長度不超過 2 米的 USB 2.0 線 (類型 A/B)。


網路連接線

對於 10BASE-T 或 100BASE-TX 快速乙太網路，請使用直通五類或超五類雙絞線。


2

裝入普通 A4 紙張

- a** 將紙匣 ① 從設備中完全拉出。




- b** 抬起出稿紙匣蓋 ①。



- c** 用雙手輕輕按住並滑動紙面指示 ① 及紙長指示 ② 以調整至所用紙張的尺寸。


請確保紙面指示 ① 和紙長指示 ② 上的三角形標記 ③ 與您正在使用的紙張的尺寸標記對齊。



- d** 充分展開堆疊的紙張以避免卡紙和進紙錯誤。
- e** 將紙張以列印面向下、頂端先進入的方式輕輕放入紙匣。檢查紙匣中的紙張是否平整。


❗ 重要事項

切勿將紙匣內的紙張向前推得太深。




- f** 用雙手輕輕滑動紙面指示，以調整至所用紙張的寬度。確保紙面指示碰觸到紙張的兩側。


- g** 關上出稿紙匣蓋 ①。



- h** 慢慢地將紙匣完全推入設備。



- i** 將紙匣完全推入設備後，拉出紙張支撐板 ① 直到發出卡嗒聲，然後展開紙張支撐翼板 ②。




3

連接電源線

! 重要事項

此時切勿連接 USB 線 (如果您正在使用 USB 線)。

- a** 連接電源線。



! 警告

本設備必須配合接地插頭。

📝 註釋

墨水匣安裝完成前，控制面板上的警告 LED 指示燈會一直保持亮顯。

4

選擇語言 (不適用於香港 / 台灣用戶)

- a** 液晶螢幕上顯示以下訊息時，按**確定**鍵。

選擇語言

↓

按 OK 鍵

- b** 按▲或▼鍵選擇所需語言，然後按**確定**鍵。

英語

↓

選擇 ▲▼ 並按 OK 鍵

- c** 按▲(是)確認語言設定。



如果您選擇了錯誤語言，您可以在設定日期和時間後變更語言。(更多詳細資訊，請參閱使用說明書第 3 章中的 Changing LCD language (變更液晶螢幕語言)。

5

安裝墨水匣


⚠ 注意

如果墨水濺入眼中，請立即用水清洗。如有任何不適，請到醫院就診。


- a** 確保電源已打開。
液晶螢幕上會顯示：

無墨水匣

- b** 打開墨水匣蓋 ①。



- c** 移除綠色保護部件 ①。





📝 註釋


切勿丟棄綠色保護部件，以備日後運輸設備之用。

- d** 拆開墨水匣包裝。


- e** 按順時針方向旋轉黃色保護帽上的綠色旋鈕，直到發出卡嗒聲，以解除真空密封，然後取下保護帽 ①。




- f** 注意鎖定桿 ① 的顏色要與墨水匣的顏色 ② 匹配，如下圖所示。



- g** 按標籤上的箭頭方向安裝各墨水匣。



h 輕輕地推入墨水匣，直到發出卡嗒聲。安裝所有墨水匣後，關上墨水匣蓋。



! 重要事項

初次安裝墨水匣後，設備將開始清洗墨水輸送管系統。整個清洗過程需時約四分鐘。

切勿從電源插座上拔下設備插頭或嘗試中斷清洗，否則可能會造成列印品質問題。

! 重要事項

- 如果無需更換墨水匣，切勿取出墨水匣，否則其墨水量可能會減少，而設備將無法檢測墨水匣中的墨水餘量。
- 切勿搖動墨水匣。如果墨水濺到您的皮膚或衣服上，請立即用肥皂或洗滌劑清洗。
- 切勿反復裝入和取出墨水匣，否則可能會導致墨水溢出。
- 如果您將墨水匣裝入錯誤位置而造成顏色混合，請重新正確安裝墨水匣，然後對列印頭進行多次清洗。(請參閱使用說明書附錄 B 中的 *Cleaning the print head (清洗列印頭)*。)
- 拆開墨水匣包裝後請立即將其裝入設備，並在安裝後的六個月內將墨水用完。請在包裝上標註的有效日期之前使用尚未拆開包裝的墨水匣。
- 請勿拆卸或損壞墨水匣，否則可能會導致墨水溢出。
- Brother 多功能一體機僅能使用特定規格的墨水。如果您使用 Brother 原裝墨水匣，本設備可以為您提供最佳性能。如果您使用其他規格的墨水或墨水匣，Brother 不保證本設備能夠實現最佳性能。因此，Brother 不建議您使用 Brother 原裝墨水匣以外的其他品牌墨水匣，也不建議您向空墨水匣中裝入其他品牌的墨水。因使用與本設備不兼容的產品而對設備的列印頭或其他部件造成的損壞均不屬於保修範圍。

6

檢查列印品質

- a** 準備過程完成後，液晶螢幕上會顯示以下訊息：


裝入紙張並



按啟動鍵


按**彩色啟動鍵**。

- b** 檢查頁面中四個顏色塊 ① 的列印品質。(黑色 / 黃色 / 靛藍色 / 洋紅色)




- c** 如果所有線條都清晰可見，請按 ▲ (是) 完成列印品質檢查，然後轉到步驟 **7**。

良好



如果您發現短線不齊，請按 ▼ (否)，然後轉到步驟 **d**。

不良



- d** 液晶螢幕上會顯示提示以詢問您黑色和彩色的列印品質是否良好。請按 ▲ (是) 或 ▼ (否)。

黑色是否良好？



▲ 是 ▼ 否

彩色是否良好？



▲ 是 ▼ 否

按 ▲ (是) 或 ▼ (否) 確定黑色和彩色的列印品質後，液晶螢幕上會顯示：

開始清洗？



▲ 是 ▼ 否

- e** 按 ▲ (是)，設備將開始清洗列印頭。

- f** 清洗完成後，請按**彩色啟動鍵**。設備會開始再次列印品質測試頁。返回步驟 **b**。

7 設定液晶螢幕對比度 (如有需要)

如果您難以看清液晶螢幕上的訊息，請嘗試變更對比度設定。

- a 按**功能**鍵。
- b 按▲或▼鍵選擇 0. 初始設定。
按**確定**鍵。
- c 按▲或▼鍵選擇 2. 液晶螢幕對比度。
按**確定**鍵。
- d 按▲或▼鍵選擇深或淺。

對比度：深



對比度：淺



- e 按**確定**鍵。
- f 按**停止 / 退出**鍵。

8 設定日期和時間

透過設定日期和時間，設備可以定期清潔列印頭，並保持最佳列印品質。同時，還可以為透過使用掃描至媒體功能創建的文件命名。

- a 按**功能**鍵。
- b 按▲或▼鍵選擇 0. 初始設定。
按**確定**鍵。
- c 按▲或▼鍵選擇 1. 日期&時間。
按**確定**鍵。
- d 按▲或▼鍵輸入年份的最後兩位數字，然後按**確定**鍵。



年份：2009

(例如：輸入 09，表示 2009。)

- e 重複執行此操作，輸入月份、日期以及 24 小時制時間。
- f 按**停止 / 退出**鍵。



9

選擇連接類型




USB 介面線

Windows[®] 用戶，請轉到第 10 頁
Macintosh 用戶，請轉到第 14 頁



有線網路

Windows[®] 用戶，請轉到第 16 頁
Macintosh 用戶，請轉到第 21 頁



無線網路

Windows[®] 和 Macintosh 用戶，
請轉到第 24 頁

Windows[®]
USB
Macintosh

Windows[®]
有線網路
Macintosh

無線網路



USB 介面用戶

(Windows® 2000 專業版 / XP / XP 專業版 x64 版本 / Windows Vista®)

10

安裝前的準備

- a** 確保您的電腦已開啟，並以管理員 (Administrator) 身分登入。

! 重要事項


- 此時切勿連接 USB 線。
- 關閉正在執行的所有程式。
- 確保設備中沒有插入任何記憶卡。
- 視乎作業系統，螢幕可能會有所不同。
- 隨機光碟中包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE*。此軟體支援 Windows® 2000 (SP4 或更高版本)、XP (SP2 或更高版本)、XP 專業版 x64 版本和 Windows Vista®。安裝 MFL-Pro Suite 前，請將 Windows® 服務包更新至最新版本。

* 對於香港 / 台灣用戶，隨機光碟中包含 Presto! PageManager，而不包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE。

11

安裝 MFL-Pro Suite

- a** 將隨機光碟插入光碟機中。顯示型號名稱螢幕時，選擇您的設備。顯示語言螢幕時，選擇所需語言。

**註釋**

如果沒有自動顯示 Brother 螢幕，請點擊我的電腦 (電腦)，點擊兩下隨機光碟圖示，然後點擊兩下 start.exe 檔案。


- b** 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。點擊安裝 MFL-Pro Suite。






註釋


- 顯示以下螢幕時，點擊**確定**，重新啟動您的電腦。



- 如果無法自動繼續安裝，退出然後再插入隨機光碟，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 **start.exe** 檔案，以重新開啟主選單，然後從步驟 **b** 繼續安裝 MFL-Pro Suite。
- 對於 Windows Vista®，顯示**使用者帳戶控制**螢幕時，點擊**允許**。




- 顯示 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (Presto! PageManager 適用於香港 / 台灣用戶) **授權協議**視窗時，如果您同意該軟體**授權協議**，請點擊**是**。



- ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (Presto! PageManager 適用於香港 / 台灣用戶) 會自動開始安裝，然後安裝 MFL-Pro Suite。

- 顯示 Brother MFL-Pro Suite 軟體**授權合約**視窗時，如果您同意該軟體**授權合約**，請點擊**是**。




f

選擇**本地連接**，然後點擊**下一步**，繼續執行安裝。



g

顯示以下螢幕時，轉到下一步。






12


連接 USB 線


! 重要事項

- 切勿將本設備連接到鍵盤上的 USB 連接埠或無電源供電的 USB 集線器。
- 請將本設備直接連接到您的電腦。


- a** 用雙手握住設備兩側的塑膠護耳抬起掃描器蓋，直到其牢固地鎖定在打開位置。



- b** 將 USB 線插入標註有  符號的 USB 插口。USB 插口位於設備內部的右側，如下圖所示。




- c** 如下圖所示，小心地將 USB 線穿過溝槽，並沿著溝槽將 USB 線繞到設備後面，然後插入您的電腦。



! 重要事項

確保 USB 線不會妨礙關上蓋子，否則可能會發生錯誤。

- d** 抬起掃描器蓋以釋放鎖定桿 **1**。向下輕推掃描器蓋支架 **2**，然後關上掃描器蓋 **3**。




- e** 設備將繼續自動安裝。
安裝螢幕逐個顯示。

! 重要事項

Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕會逐一出現。中途切勿取消或關閉任何螢幕。完成安裝可能需時幾分鐘。


- f** 顯示線上註冊螢幕時，選擇所需選項並遵循螢幕說明執行操作。





13 完成安裝並重新啟動電腦


- a 點擊**完成**，重新啟動您的電腦。重新啟動電腦後，您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。



註釋

如果在軟體安裝過程中顯示錯誤訊息，請執行位於**開始 / 所有程式 / Brother / DCP-XXXX** (DCP-XXXX 為您的型號名稱) 中的**安裝診斷**。

- b 選擇韌體更新設定，然後點擊**確定**。



註釋

必須連接到網際網路才能更新韌體。

完成

安裝完成。

請轉到

第 35 頁中的安裝可選應用程式。



註釋

XML Paper Specification (XML 紙張規格) 印表機驅動程式

從使用 XML Paper Specification (XML 紙張規格) 文件的應用程式進行打印時，XML Paper Specification (XML 紙張規格) 印表機驅動程式是最適用的驅動程式。請登入 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站 <http://solutions.brother.com/> 下載最新的驅動程式。



USB 介面用戶 (Mac OS X 10.3.9 或更高版本)

10

安裝前的準備

- a** 確保您的設備電源已打開，且 Macintosh 已開啟。您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。

! 重要事項

- 有關 Mac OS X 的最新驅動程式和資訊，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/>。
- 對於 Mac OS X 10.3.0 至 10.3.8 用戶，請更新至 Mac OS X 10.3.9 或更高版本。
- 確保設備中沒有插入任何記憶卡。


11


連接 USB 線


! 重要事項

- 切勿將本設備連接到鍵盤上的 USB 連接埠或無電源供電的 USB 集線器。
- 請將本設備直接連接到您的 Macintosh。


- a** 用雙手握住設備兩側的塑膠護耳抬起掃描器蓋，直到其牢固地鎖定在打開位置。

**b**

將 USB 線插入標註有  符號的 USB 插口。USB 插口位於設備內部的右側，如下圖所示。

**c**


如下圖所示，小心地將 USB 線穿過溝槽，並沿著溝槽將 USB 線繞到設備後面，然後插入您的 Macintosh。

**!** 重要事項

確保 USB 線不會妨礙關上蓋子，否則可能會發生錯誤。




- d** 抬起掃描器蓋以釋放鎖定桿 ①。向下輕推掃描器蓋支架 ②，然後關上掃描器蓋 ③。




12 安裝 MFL-Pro Suite

- a** 將隨機光碟插入光碟機中。



- b** 點擊兩下 **Start Here OSX (按此處啟動 OSX)** 圖示開始安裝。




- c** 選擇**本地連接**，然後點擊**下一步**，並遵循螢幕說明執行操作。



- d** 請稍候，安裝此軟體需時幾秒鐘。安裝結束後，點擊**重新開機**，完成軟體安裝。

- e** Brother 軟體將自動搜尋 Brother 裝置。

- f** 從清單中選擇您的設備，然後點擊**確定**。



- g** 顯示以下螢幕時，點擊**好**。




- 確定!** MFL-Pro Suite 安裝完成。請轉到第 15 頁中的步驟 13。


13 安裝 Presto! PageManager

安裝 Presto! PageManager 後，光學字元辨識功能將新增到 Brother ControlCenter2 中。透過 Presto! PageManager，您可以輕鬆地掃描、共用和管理您的照片和文件。

- a** 點擊兩下 **Presto! PageManager** 圖示，並遵循螢幕說明執行操作。



完成 安裝完成。



有線網路介面用戶

(Windows® 2000 專業版 / XP / XP 專業版 x64 版本 / Windows Vista®)

10

安裝前的準備

a 確保您的電腦已開啟，並以管理員 (Administrator) 身分登入。

! 重要事項

- 關閉正在執行的所有程式。
- 確保設備中沒有插入任何記憶卡。
- 視乎作業系統，螢幕可能會有所不同。
- 隨機光碟中包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE*。此軟體支援 Windows® 2000 (SP4 或更高版本)、XP (SP2 或更高版本)、XP 專業版 x64 版本和 Windows Vista®。安裝 MFL-Pro Suite 前，請將 Windows® 服務包更新至最新版本。

* 對於香港 / 台灣用戶，隨機光碟中包含 Presto! PageManager，而不包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE。


! 重要事項


安裝前，請禁用個人防火牆軟體 (Windows® 防火牆除外)、反間諜軟體或防病毒應用程式的防火牆功能。


11


連接網路連接線

a 用雙手握住設備兩側的塑膠護耳抬起掃描器蓋，直到其牢固地鎖定在打開位置。




b 將網路連接線插入標註有  符號的區域網路插口。區域網路插口位於設備內部的左側，如下圖所示。





- c** 如下圖所示，小心地將網路連接線穿過溝槽，並沿著溝槽將 USB 線繞到設備後面，然後插入您的網路連接埠。




註釋

如果同時使用 USB 線和區域網路連接線，請將兩根線上下疊放穿過溝槽。

重要事項

確保連接線不會妨礙關上蓋子，否則可能會發生錯誤。

- d** 抬起掃描器蓋以釋放鎖定桿 ①。向下輕推掃描器蓋支架 ②，然後關上掃描器蓋 ③。



重要事項

如果您已事先設置了設備的無線網路設定，而現在想進行有線網路設定，您必須確保將設備的網路介面設定為有線區域網路。這樣，無線網路介面即不可用。

按設備上的功能鍵。

按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3. 網路，然後按確定鍵。


按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3. 網路介面，然後按確定鍵。

按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇有線區域網路，然後按確定鍵。

按停止 / 退出鍵。

12 安裝 MFL-Pro Suite

- a** 將隨機光碟插入光碟機中。顯示型號名稱螢幕時，選擇您的設備。顯示語言螢幕時，選擇所需語言。




註釋

如果沒有自動顯示 Brother 螢幕，請點擊我的電腦 (電腦)，點擊兩下隨機光碟圖示，然後點擊兩下 start.exe 檔案。


- b** 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。點擊安裝 MFL-Pro Suite。






註釋


- 顯示以下螢幕時，點擊**確定**，重新啟動您的電腦。



- 如果無法自動繼續安裝，退出然後再插入隨機光碟，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 **start.exe** 檔案，以重新開啟主選單，然後從步驟 **b** 繼續安裝 MFL-Pro Suite。
- 對於 Windows Vista®，顯示**使用者帳戶控制**螢幕時，點擊**允許**。




- 顯示 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (Presto! PageManager 適用於香港 / 台灣用戶) **授權協議**視窗時，如果您同意該軟體**授權協議**，請點擊**是**。



- ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (Presto! PageManager 適用於香港 / 台灣用戶) 會自動開始安裝，然後安裝 MFL-Pro Suite。

- 顯示 Brother MFL-Pro Suite 軟體**授權合約**視窗時，如果您同意該軟體**授權合約**，請點擊**是**。




f

選擇**有線網絡連接**，然後點擊**下一步**。




g

對於 Windows® XP SP2 或更高版本/XP 專業版 x64 版本 / Windows Vista® 用戶，顯示此螢幕時，請選擇**更改防火牆埠設定以啟用網絡連接和繼續安裝。(建議)**，然後點擊**下一步**。




如果您使用的並非 Windows® 防火牆或 Windows® 防火牆已關閉，則以下螢幕可能會顯示：



有關新增以下網路連接埠的資訊，請參閱防火牆軟體附帶的說明書。

- 對於網路掃描，新增 UDP 連接埠 54925。
- 如果您的網路連接仍然有問題，請新增 UDP 連接埠 137。




註釋

- 如果有兩台或以上設備連接到網路，請從清單中選擇您的設備，然後點擊**下一步**。如果僅有一台設備連接到網路，螢幕上將不顯示以下視窗，系統將自動選擇該設備。



- 如果未能在網路中查找到您的設備，以下螢幕將會顯示。



請遵循螢幕說明確認您的設定。

- 如果設備的 IP 位址不適用於您所在的網路，以下螢幕將會顯示：



點擊**確定**，然後點擊**設置 IP 位址**。請遵循螢幕說明，為設備輸入適合您所在網路的 IP 位址。

h Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕逐個顯示。

重要事項

Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕會逐一出現。中途切勿取消或關閉任何螢幕。完成安裝可能需時幾分鐘。


註釋

對於 Windows Vista®，顯示以下螢幕時，請勾選複選框，然後點擊**安裝**，正確地完成安裝。



i 顯示**線上註冊**螢幕時，選擇所需選項並遵循螢幕說明執行操作。





13 完成安裝並重新啟動電腦


a 點擊**完成**，重新啟動您的電腦。重新啟動電腦後，您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。



註釋

如果在軟體安裝過程中顯示錯誤訊息，請執行位於**開始 / 所有程式 / Brother / DCP-XXXX** (DCP-XXXX 為您的型號名稱) 中的**安裝診斷**。

b 選擇韌體更新設定，然後點擊**確定**。



註釋

必須連接到網際網路才能更新韌體。

14 在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果網路上有多台電腦需要使用本設備，請在各台電腦上安裝 MFL-Pro Suite。請轉到第 17 頁中的步驟 **12**。安裝前，請參閱第 16 頁中的步驟 **10-a**。

註釋

本產品包含的電腦許可協定表示軟體可供最多兩個用戶同時使用。

本許可協定支援在最多兩台網路電腦上安裝 MFL-Pro Suite (包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE)。

如果您想在三台或以上電腦上使用 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE，請購買適用於多台電腦同時使用的 Brother NL-5 許可協定套件，即可新增最多額外 5 個用戶。若要購買 NL-5 套件，請聯絡 Brother 的經銷商。

完成

安裝完成。


請轉到

第 35 頁中的安裝可選應用程式。

註釋

XML Paper Specification (XML 紙張規格) 印表機驅動程式

從使用 XML Paper Specification (XML 紙張規格) 文件的應用程式進行打印時，XML Paper Specification (XML 紙張規格) 印表機驅動程式是最適用的驅動程式。請登入 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站 <http://solutions.brother.com/> 下載最新的驅動程式。



有線網路介面用戶 (Mac OS X 10.3.9 或更高版本)

10 安裝前的準備


- a** 確保您的設備電源已打開，且 Macintosh 已開啟。您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。


❗ 重要事項


- 有關 Mac OS X 的最新驅動程式和資訊，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/>。
- 對於 Mac OS X 10.3.0 至 10.3.8 用戶，請更新至 Mac OS X 10.3.9 或更高版本。
- 確保設備中沒有插入任何記憶卡。
- 如果您已事先設置了設備的無線網路設定，而現在想進行有線網路設定，您必須確保將設備的網路介面設定為有線區域網路。這樣，無線網路介面即不可用。按設備上的功能鍵。按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3. 網路，然後按確定鍵。按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3. 網路介面，然後按確定鍵。按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇有線區域網路，然後按確定鍵。按停止 / 退出鍵。


11 連接網路連接線

- a** 用雙手握住設備兩側的塑膠護耳抬起掃描器蓋，直到其牢固地鎖定在打開位置。




- b** 將網路連接線插入標註有  符號的區域網路插口。區域網路插口位於設備內部的左側，如下圖所示。





- c** 如下圖所示，小心地將網路連接線穿過溝槽，並沿著溝槽將網路連接線繞到設備後面，然後插入您的網路連接埠。




重要事項

確保連接線不會妨礙關上蓋子，否則可能會發生錯誤。

註釋


如果同時使用 USB 線和區域網路連接線，請將兩根線上下疊放穿過溝槽。

- d** 抬起掃描器蓋以釋放鎖定桿 ①。向下輕推掃描器蓋支架 ②，然後關上掃描器蓋 ③。




12 安裝 MFL-Pro Suite

- a** 將隨機光碟插入光碟機中。



- b** 點擊兩下 **Start Here OSX (按此處啟動 OSX)** 圖示開始安裝。




- c** 選擇**有線網路連接**，然後點擊**下一步**，並遵循螢幕說明執行操作。



- d** 請稍候，安裝此軟體需時幾秒鐘。安裝結束後，點擊**重新開機**，完成軟體安裝。

- e** Brother 軟體將自動搜尋 Brother 裝置。



f 如果您已設置了設備的網路設定，請從清單中選擇您的設備，然後點擊**確定**。



註釋

- 如果未能在網路中查找到您的設備，請確認您的網路設定。
- 顯示以下螢幕時，點擊**好**。




在**顯示名稱**欄中為您的 Macintosh 輸入最多 15 位字元的名稱，然後點擊**確定**。請轉到步驟 **g**。



按**掃描**鍵並選擇**掃描**選項時，設備的液晶螢幕上將顯示您輸入的名稱。(更多詳細資訊，請參閱隨機光碟上軟體使用說明書中的 Network Scanning (網路掃描))

g 顯示以下螢幕時，點擊**好**。




確定!

MFL-Pro Suite 安裝完成。
請轉到第 23 頁中的步驟 **13**。

13 安裝 Presto! PageManager

安裝 Presto! PageManager 後，光學字元辨識功能將新增到 Brother ControlCenter2 中。透過 Presto! PageManager，您可以輕鬆地掃描、共用和管理您的照片和文件。

a 點擊兩下 **Presto! PageManager** 圖示，並遵循螢幕說明執行操作。



14 在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果網路上有多台電腦需要使用本設備，請在各台電腦上安裝 MFL-Pro Suite。請轉到第 22 頁中的步驟 **12**。安裝前，請參閱第 21 頁中的步驟 **10-a**。

完成 安裝完成。



無線網路介面用戶

10

開始前的準備

首先，您**必須**設置設備的無線網路設定，以便能夠與您的網路存取點 / 路由器進行通訊。設置完成後，您所在網路的電腦即可存取本設備。若要透過這些電腦使用本設備，您需要安裝驅動程式和軟體。以下步驟將指導您完成設置和安裝。

為了達到日常文件列印的最佳效果，請將 Brother 設備盡可能放置在靠近網路存取點 / 路由器的地方，大幅減少障礙。兩台裝置之間的較大物體和牆壁以及來自其他電子裝置的干擾可能會影響文件的資料傳輸速度。

基於這些原因，無線連接可能并非所有類型的文件和應用程式的最佳連接方式。若要列印較大檔案，例如列印帶有文字和較大影像的多頁文件，您可以考慮選擇有線乙太網路來進行較快速度的資料傳輸，或選用 USB 進行最快速度的傳輸。


Brother DCP-375CW 可以在有線網路中使用，也可以在無線網路中使用，但每次僅能使用一種連接方式。

重要事項

如果您已事先設置了設備的無線設定，則**必須重新設置網路 (區域網路) 設定後方可重置無線設定**。
按設備上的功能鍵。按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3. 網路，然後按確定鍵。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 0. 網路重設，然後按確定鍵。
按 ▲ 鍵選擇重置和是。

以下說明適用於基礎架構模式 (Infrastructure Mode) (透過存取點連接到電腦)。

基礎架構模式



- 1 存取點 / 路由器
- 2 無線網路印表機 (本設備)
- 3 連接到存取點而支援無線網路功能的電腦
- 4 連接到存取點而不支援無線網路功能的電腦

請確保設備的無線網路設定與存取點匹配。

註釋

若要在 Ad-hoc 模式 (不透過存取點連接到支援無線網路功能的電腦) 下設定您的設備，您可以從隨機光碟的網路使用說明書中搜尋到有關說明。

您可以遵循以下說明查看網路使用說明書：

1 開啟您的電腦。將 Brother 隨機光碟插入光碟機中。

對於 Windows®：

2 選擇您的設備型號和所需語言。螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。

3 點擊文件，然後點擊 HTML 文件。

對於 Macintosh：

2 點擊兩下文件，然後點擊兩下所需語言資料夾。

3 點擊兩下 top.html。



11 確認您的網路環境 (基礎架構模式)

以下說明提供在無線網路環境中安裝 Brother 設備的兩種方式。這兩種方式均適用於基礎架構模式，使用透過 DHCP 指定 IP 位址的無線存取點 / 路由器。請選擇設置方式，然後轉到指定頁面。

- a 如果您的無線存取點 / 路由器不支援 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™，請在以下區域**記錄**您的無線存取點 / 路由器的**無線網路設定**。

❗ 重要事項

如果您不確定網路名稱 (SSID/ESSID) 和密碼等資訊，您將無法繼續進行無線設定。您可以參閱無線存取點 / 路由器附帶的說明書，或者諮詢路由器製造商或您的系統管理員。

項目	記錄當前的無線網路設定
網路名稱：(SSID/ESSID)	
密碼	

本 Brother 設備僅支援使用第一個 WEP 密鑰。如果您使用的路由器正在使用兩個或以上的 WEP 密鑰，則請輸入用於第一個 WEP 密鑰的密鑰。

請轉到

第 26 頁

- b 如果您的無線存取點 / 路由器支援自動無線 (一鍵式) 設定 (SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™)



請轉到

第 27 頁



將 Brother 設備連接到無線網路

12

設置無線設定 (基礎架構模式下的典型無線設定)

- a** 按設備上的**功能鍵**。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3. 網路，然後按**確定鍵**。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 2. 無線區域網路，然後按**確定鍵**。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 2. 設置精靈，然後按**確定鍵**。

顯示變更至 WLAN? 時，按 ▲ 鍵接受。
無線設置精靈將啟動。
若要取消，請按**停止 / 退出鍵**。

- b** 設備將搜尋可以使用的 SSID。顯示 SSID 清單時，使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇您在第 25 頁的步驟 11-a 中記錄的 SSID，然後按**確定鍵**。請轉到步驟 **c**。

如果您的驗證方法為開放系統且加密模式為無，請轉到步驟 **d**。

註釋


顯示可以使用的 SSID 清單需時幾秒鐘。

如果沒有顯示 SSID 清單，請確保您的存取點已啟用。將設備移到更靠近存取點的地方，然後返回步驟 **a** 重新進行設定。

如果您的存取點設定為不多址發送 SSID，則需要手動新增 SSID 名稱。更多詳細資訊，請參閱隨機光碟上的**網路使用說明書**。

- c** 使用 ▲ 或 ▼ 鍵選擇字母或數字，輸入您在第 25 頁的步驟 11-a 中記錄的密碼。

使用**放大 / 縮小鍵**或**複印數量鍵**向左或向右移動游標。



例如：若要輸入字母 a，按 ▲ 鍵一次。若要輸入數字 3，按住 ▲ 鍵直到螢幕上顯示該數字。

字母顯示順序為小寫、大寫、數字、特殊字母。

(更多詳細資訊，請參閱第 39 頁的**輸入文字 (無線設定)**。)

輸入所有字元後，按**確定鍵**，然後按 ▲ 是套用所選設定。請轉到步驟 **d**。

- d** 設備將使用您輸入的資訊嘗試連接您的無線網路。如果連接成功，液晶螢幕上將顯示已連接 60 秒鐘。

連接到無線網路需時幾分鐘。

註釋

如果液晶螢幕上顯示密碼錯誤，則您輸入的密碼不匹配存取點。請確認您在第 25 頁的步驟 11-a 中記錄的網路設定，然後重複執行步驟 **a** 至 **c**，以確保您已輸入正確的資訊。

如果液晶螢幕上顯示連接失敗，請確保已啟用您的存取點，並確認您在第 25 頁的步驟 11-a 中記錄的網路設定。請暫時將設備移到更靠近存取點的地方，然後重複執行步驟 **a** 至 **c**，以確保您已輸入正確的資訊。

如果您的存取點未啟動 DHCP，您需要為設備手動設置適合您所在網路的 IP 位址、子網路遮罩和閘道。更多詳細資訊，請參閱網路使用說明書第 6 章。

- e** 按**確定鍵**。

確定! 無線設定完成。

若要安裝 MFL-Pro Suite，請繼續執行步驟 13。

對於 Windows® 用戶：

請轉到

第 29 頁

對於 Macintosh 用戶：

請轉到

第 33 頁



12 使用自動無線 (一鍵式) 方式設置無線設定

a 確認您的無線存取點 / 路由器上有以下所示的 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™ 標識：



b 將 Brother 設備放在 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™ 存取點 / 路由器的有效通訊範圍內。視乎環境，該範圍可能會有所不同。請參閱存取點 / 路由器附帶的說明書。

c 按下您的無線存取點 / 路由器上的 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™ 按鈕。請參閱無線存取點 / 路由器附帶的使用說明書。

d 按設備上的**功能鍵**。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3. 網路，然後按**確定鍵**。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 2. 無線區域網路，然後按**確定鍵**。
按 ▲ 或 ▼ 鍵選擇 3. SES/WPS/AOSS，然後按**確定鍵**。

顯示變更至 WLAN? 時，按 ▲ 鍵接受。
無線設置精靈將啟動。

此功能可自動檢測您的存取點所使用的模式 (SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup 或 AOSS™)，以便於您設置設備。

註釋

如果您的無線存取點支援 Wi-Fi Protected Setup (PIN 方式)，而您想使用 PIN (個人識別碼) 方式設置設備，請參閱隨機光碟上網路使用說明書中的 Using the PIN Method of Wi-Fi Protected Setup (使用 Wi-Fi Protected Setup 的 PIN 方式)。

e 如果液晶螢幕上顯示已連接，則表明本設備已成功連接到無線存取點 / 路由器。至此，您可以在無線網路中使用本設備。

如果液晶螢幕上顯示設定 WLAN，然後顯示連接錯誤，則表明檢測到連線重疊。設備檢測到您所在的網路上有兩個或以上無線存取點 / 路由器已啟用 SecureEasySetup™、Wi-Fi Protected Setup 模式或 AOSS™ 模式。請確保網路上僅有一個存取點 / 路由器已啟用以上模式之一，並返回步驟 **c** 重新進行設定。

如果液晶螢幕上顯示設定 WLAN，然後顯示無存取點，則表明設備未能檢測到已啟用 SecureEasySetup™ 模式、Wi-Fi Protected Setup 模式或 AOSS™ 模式的網路存取點 / 路由器。請將設備移到更靠近存取點 / 路由器的地方，然後返回步驟 **c** 重新進行設定。

如果液晶螢幕上顯示設定 WLAN，然後顯示連接失敗，則表明本設備沒有成功連接到無線存取點 / 路由器。請返回步驟 **c** 重新進行設定。如果再次出現同樣的訊息，請將設備恢復到出廠設定，然後重新進行設定。有關將設備恢復到出廠設定的詳細資訊，請參閱第 39 頁的將網路設定恢復到出廠設定。

設定 WLAN	正在搜尋或存取存取點，並從存取點下載設定。
正在連接 SES/WPS/AOSS	正在連接到存取點。
已連接	設備已成功連接。
連接錯誤	檢測到連線重疊。
無存取點	存取點檢測失敗。
連接失敗	連接失敗。 設備無法連接到存取點。請返回第 27 頁的步驟 c 重新進行設定。

註釋

您也可以從第 25 頁的步驟 **11-a** 開始手動設置無線設定。

f 按**確定鍵**。

確定! 無線設定完成。



若要安裝 MFL-Pro Suite，請繼續執行步驟 **13**。

對於 Windows® 用戶：

請轉到

第 29 頁

對於 Macintosh 用戶：

請轉到

第 33 頁

安裝驅動程式和軟體

(Windows® 2000 專業版 / XP / XP 專業版 x64 版本 / Windows Vista®)

13 安裝 MFL-Pro Suite 前的準備

a 確保您的電腦已開啟，並以管理員 (Administrator) 身分登入。

重要事項

- 關閉正在執行的所有程式。
- 確保設備中沒有插入任何記憶卡。
- 視乎作業系統，螢幕可能會有所不同。
- 隨機光碟中包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE*。此軟體支援 Windows® 2000 (SP4 或更高版本)、XP (SP2 或更高版本)、XP 專業版 x64 版本和 Windows Vista®。安裝 MFL-Pro Suite 前，請將 Windows® 服務包更新至最新版本。


* 對於香港 / 台灣用戶，隨機光碟中包含 Presto! PageManager，而不包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE。

重要事項

安裝前，請禁用個人防火牆軟體 (Windows® 防火牆除外)、反間諜軟體或防病毒應用程式的防火牆功能。

14 安裝 MFL-Pro Suite

a 將隨機光碟插入光碟機中。顯示型號名稱螢幕時，選擇您的設備。顯示語言螢幕時，選擇所需語言。



註釋

如果沒有自動顯示 Brother 螢幕，請點擊我的電腦 (電腦)，點擊兩下隨機光碟圖示，然後點擊兩下 **start.exe** 檔案。


b 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。點擊安裝 MFL-Pro Suite。






註釋

- 顯示以下螢幕時，點擊**確定**，重新啟動您的電腦。




- 如果無法自動繼續安裝，退出然後再插入隨機光碟，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 **start.exe** 檔案，以重新開啟主選單，然後從步驟 **b** 繼續安裝 MFL-Pro Suite。

- 對於 Windows Vista®，顯示**使用者帳戶控制**螢幕時，點擊**允許**。




- 顯示 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (Presto! PageManager 適用於香港 / 台灣用戶) **授權協議**視窗時，如果您同意該軟體**授權協議**，請點擊**是**。



- ScanSoft™ PaperPort™ 11SE (Presto! PageManager 適用於香港 / 台灣用戶) 會自動開始安裝，然後安裝 MFL-Pro Suite。

- 顯示 Brother MFL-Pro Suite 軟體**授權合約**視窗時，如果您同意該軟體**授權合約**，請點擊**是**。




f

選擇**無線網路連接**，然後點擊**下一步**。




g

勾選**檢查並確認無線設定**複選框，然後點擊**下一步**。




h

對於 Windows® XP SP2 或更高版本/XP 專業版 x64 版本 / Windows Vista® 用戶，顯示此螢幕時，選擇**更改防火牆埠設定**以啟用**網路連接**和**繼續安裝**。(建議)，然後點擊**下一步**。



如果您使用的並非 Windows® 防火牆或 Windows® 防火牆已關閉，則以下螢幕可能會顯示：




有關新增以下網路連接埠的資訊，請參閱防火牆軟體附帶的說明書。

- 對於網路掃描，新增 UDP 連接埠 54925。
- 如果您的網路連接仍然有問題，請新增 UDP 連接埠 137。




註釋

- 如果有兩台或以上設備連接到網路，請從清單中選擇您的設備，然後點擊**下一步**。
如果僅有一台設備連到網路，螢幕上將不顯示以下視窗，系統將自動選擇該設備。



- 如果您的無線設定失敗，在安裝 MFL-Pro Suite 過程中將顯示一條錯誤訊息，安裝將被終止。請遵循螢幕說明確認您的設定。如果您遇到此問題，請轉到第 25 頁中的步驟 **11-a** 重新設定無線連接。



- 如果您正在使用 WEP 並且液晶螢幕上顯示已連接，但是無法搜尋到您的設備，請確認您已正確輸入 WEP 密鑰。WEP 密鑰區分大小寫。
- 如果設備的 IP 位址不適用於您所在的網路，以下螢幕將會顯示：



點擊**確定**，然後點擊**設置 IP 位址**。請遵循螢幕說明，為設備輸入適合您所在網路的 IP 位址。

Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕逐個顯示。

重要事項

Brother 驅動程式將自動開始安裝。安裝螢幕會逐一出現。中途切勿取消或關閉任何螢幕。完成安裝可能需時幾分鐘。

註釋

對於 Windows Vista®，顯示以下螢幕時，請勾選複選框，然後點擊**安裝**，正確地完成安裝。




顯示**線上註冊**螢幕時，選擇所需選項並遵循螢幕說明執行操作。





15 完成安裝並重新啟動電腦


a 點擊**完成**，重新啟動您的電腦。重新啟動電腦後，您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。



註釋

如果在軟體安裝過程中顯示錯誤訊息，請執行位於**開始 / 所有程式 / Brother / DCP-XXXX** (DCP-XXXX 為您的型號名稱) 中的**安裝診斷**。

b 選擇韌體更新設定，然後點擊**確定**。



註釋

必須連接到網際網路才能更新韌體。

16 在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果網路上有多台電腦需要使用本設備，請在各台電腦上安裝 MFL-Pro Suite。請轉到第 29 頁中的步驟 **13**。

註釋

本產品包含的電腦許可協定表示軟體可供最多兩個用戶同時使用。
本許可協定支援在最多兩台網路電腦上安裝 MFL-Pro Suite (包含 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE)。
如果您想在三台或以上電腦上使用 ScanSoft™ PaperPort™ 11SE，請購買適用於多台電腦同時使用的 Brother NL-5 許可協定套件，即可新增最多額外 5 個用戶。若要購買 NL-5 套件，請聯絡 Brother 的經銷商。

完成 安裝完成。

請轉到

第 35 頁中的安裝可選應用程式。

註釋

XML Paper Specification (XML 紙張規格) 印表機驅動程式
從使用 XML Paper Specification (XML 紙張規格) 文件的應用程式進行打印時，XML Paper Specification (XML 紙張規格) 印表機驅動程式是最適用的驅動程式。請登入 Brother Solutions Center (Brother 解決方案中心) 網站 <http://solutions.brother.com/> 下載最新的驅動程式。



安裝驅動程式和軟體 (Mac OS X 10.3.9 或更高版本)

13 安裝 MFL-Pro Suite 前的準備


a 確保您的設備電源已打開，且 Macintosh 已開啟。您必須以管理員 (Administrator) 身分登入。

重要事項


- 有關 Mac OS X 的最新驅動程式和資訊，請瀏覽 <http://solutions.brother.com/>。
- 對於 Mac OS X 10.3.0 至 10.3.8 用戶，請更新至 Mac OS X 10.3.9 或更高版本。
- 確保設備中沒有插入任何記憶卡。

14 安裝 MFL-Pro Suite

a 將隨機光碟插入光碟機中。




b 點擊兩下 **Start Here OSX (按此處啟動 OSX)** 圖示開始安裝。



c 選擇**無線網路連接**，然後點擊**下一步**。



d 勾選**檢查並確認無線設定**複選框，然後點擊**下一步**。
請遵循螢幕說明執行操作。




e 請稍候，安裝此軟體需時幾秒鐘。安裝結束後，點擊**重新開機**，完成軟體安裝。

f Brother 軟體將自動搜尋 Brother 裝置。



g 如果您已設置了設備的網路設定，請從清單中選擇您的設備，然後點擊**確定**。



註釋

- 若無線設定失敗，MFL-Pro 軟件安裝將會停止。請確認您的網路設定。如果您遇到此問題，請轉到第 25 頁中的步驟 **11-a** 重新設定無線連接。
- 顯示以下螢幕時，點擊**好**。



在**顯示名稱**欄中為您的 Macintosh 輸入最多 15 位字元的名稱，然後點擊**確定**。請轉到步驟 **h**。



按**掃描**鍵並選擇掃描選項時，設備的液晶螢幕上將顯示您輸入的名稱。(更多詳細資訊，請參閱隨機光碟上軟體使用說明書中的 Network Scanning (網路掃描))。

h 顯示以下螢幕時，點擊**好**。




MFL-Pro Suite 安裝完成。
請轉到第 34 頁中的步驟 **15**。

15 安裝 Presto! PageManager

安裝 Presto! PageManager 後，光學字元辨識功能將新增到 Brother ControlCenter2 中。透過 Presto! PageManager，您可以輕鬆地掃描、共用和管理您的照片和文件。

a 點擊兩下 **Presto! PageManager** 圖示，並遵循螢幕說明執行操作。



16 在其他電腦上安裝 MFL-Pro Suite (如有需要)

如果網路上有多台電腦需要使用本設備，請在各台電腦上安裝 MFL-Pro Suite。請轉到第 33 頁中的步驟 **13**。

完成

安裝完成。

1 安裝 FaceFilter Studio (Reallusion 公司支援)

FaceFilter Studio 應用程式用於簡便地列印無邊照片。透過使用本程式，您可以編輯照片，添加去除紅眼、增強膚色等照片效果。

重要事項

- 設備必須開啟，並連接到電腦。
- 電腦必須連接到網際網路。
- 確保以管理員 (Administrator) 身分登入。

a 退出然後再插入隨機光碟，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 **start.exe** 檔案，以重新開啟主選單。

b 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。選擇所需語言，然後點擊**附加應用程式**。



c 點擊 **FaceFilter Studio** 按鈕開始安裝。



2 安裝 FaceFilter Studio 說明檔 (對於香港 / 台灣用戶，隨機光碟中包含 FaceFilter Studio 說明檔)

若要獲取如何使用 FaceFilter Studio 的說明，請下載並安裝 FaceFilter Studio 說明檔。

a 若要執行 FaceFilter Studio，請點擊電腦上的 **Start/All Programs/Reallusion/FaceFilter Studio**。

b 點擊螢幕右上角的 **?** 按鈕。

c 點擊 **Check for updates**，轉到 Reallusion 的更新網頁。



d 點擊 **Download** 按鈕，然後選擇用於儲存此檔案的資料夾。

e 開始執行 FaceFilter Studio 說明檔安裝程式之前，請關閉 FaceFilter Studio。點擊兩下您指定的資料夾中的已下載檔案，然後遵循螢幕提示執行安裝。

註釋

若要查看完整版的 FaceFilter Studio 說明檔，請在電腦上依次選擇 **Start/All Programs/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help**。

3 安裝 BookScan & Whiteboard Suite (Reallusion 公司支援)

您可以安裝 **BookScan & Whiteboard Suite**。
BookScan Enhancer 軟體可自動修正您的掃描書本影像。
Whiteboard Enhancer 軟體可增強白板相片中的文字與影像。(電腦必須能連接到網際網路。)

! 重要事項


- 設備必須開啟，並連接到電腦。
- 電腦必須連接到網際網路。
- 確保以管理員 (Administrator) 身分登入。

a 退出然後再插入隨機光碟，或者點擊兩下根目錄資料夾中的 **start.exe** 檔案，以重新開啟主選單。

b 螢幕上將顯示隨機光碟的主選單。選擇所需語言，然後點擊**附加應用程式**。



c 點擊 **BookScan & Whiteboard Suite** 按鈕開始安裝。



BRAdmin Light 公用程式 (適用於 Windows® 用戶)

BRAdmin Light 公用程式用於對網路中的 Brother 裝置作初始設定。透過使用本公用程式，您能夠搜尋網路中的 Brother 產品、查看 Brother 產品的狀態及設置 IP 位址等基本網路設定。

有關 BRAdmin Light 的更多資訊，請瀏覽我們的網站 <http://solutions.brother.com/>。

註釋

如果您需要更高級的印表機管理，可從 <http://solutions.brother.com/> 下載最新版本的 Brother BRAdmin 專業版公用程式。

安裝 BRAdmin Light 設置公用程式

- a** 點擊主選單中的**進階**，然後點擊**網路公用程式**。



- b** 點擊 **BRAdmin Light**，然後遵循螢幕提示執行操作。




使用 BRAdmin Light 設定 IP 位址、子網路遮罩和閘道


註釋

如果您所在的網路中有 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，則無需執行以下操作。設備將自動獲取其 IP 位址。

- a** 啟動 BRAdmin Light，自動搜尋新裝置。



- b** 點擊兩下未設置的裝置。



- c** 在**關機方式**中選擇 **STATIC**。輸入 **IP 位址**、**子網路遮罩**和**閘道**，然後點擊**確定**。



- d** 位址資訊將儲存到設備中。

BRAdmin Light 公用程式 (適用於 Mac OS X 用戶)

BRAdmin Light 公用程式用於對網路中的 Brother 裝置作初始設定。透過使用本公用程式，您能夠在執行 Mac OS X 10.3.9 或更高版本的電腦上搜尋網路中的 Brother 產品、查看 Brother 產品的狀態及設置 IP 位址等基本網路設定。


當您安裝印表機驅動程式時，BRAdmin Light 軟體會自動安裝。如果您已安裝了印表機驅動程式，則無需再次安裝 BRAdmin Light。有關 BRAdmin Light 的更多資訊，請瀏覽我們的網站 <http://solutions.brother.com/>。

使用 BRAdmin Light 設定 IP 位址、子網路遮罩和閘道


註釋

- 如果您所在的網路中有 DHCP/BOOTP/RARP 伺服器，則無需執行以下操作。設備將自動獲取其 IP 位址。
- 確保您的電腦安裝有 1.4.2 或更高版本的 Java™ 客戶端軟體。


a 點擊兩下您電腦桌面上的 Macintosh HD 圖示。




b 依次選擇資源庫、Printers、Brother 和 Utilities。



c 點擊兩下 BRAdmin Light.jar 檔案，執行此軟體。BRAdmin Light 會自動搜尋新裝置。



d 點擊兩下未設置的裝置。



e 在引導方式中選擇 STATIC。輸入 IP 位址、子網路遮罩和閘道，然後點擊確定。



f 位址資訊將儲存到設備中。

將網路設定恢復到出廠設定

若要將所有內置列印 / 掃描伺服器的網路設定恢復到出廠設定，請遵循以下步驟：

- a** 確保設備已停止運作，然後拔掉設備上的所有連接線（電源線除外）。
- b** 按**功能鍵**。
- c** 按▲或▼鍵選擇 3. 網路。
按**確定鍵**。
- d** 按▲或▼鍵選擇 0. 網路重設。
按**確定鍵**。
- e** 按▲鍵選擇重置。
- f** 按▲鍵選擇是。
- g** 設備會重新啟動。重新啟動完成後，請重新連接各連接線。

輸入文字（無線設定）

重複按▲或▼鍵選擇以下字元：

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(space)!"#\$%&'()*+,-./:;<=>?@[^_`{|}~

重複按**放大 / 縮小**鍵或**複印數量**鍵移動游標。

註釋





錯誤修正

如果您不慎輸入錯誤字母而需要修正，請按**放大 / 縮小**或**複印數量**鍵將游標移到錯誤字母的下方。使用▲和▼鍵輸入正確的字母，然後重複按**複印數量**鍵將游標移回文字的末尾。如果您按**停止 / 退出**鍵，游標上方及右側的所有的字母都將會被刪除。

更換耗材

需要更換墨水匣時，液晶螢幕上會顯示錯誤訊息。有關本設備墨水匣的更多資訊，請瀏覽 <http://www.brother.com/original/> 或聯絡 Brother 的當地經銷商。

墨水匣

黑色	黃色	靛藍色	洋紅色
LC38BK	LC38Y	LC38C	LC38M
			

什麼是 Innobella™？

Innobella™ 是由 Brother 提供的一系列原裝耗材。

“Innobella™”一詞取材自 “Innovation”（創新）和 “Bella”（意大利語，意指“美麗”），寓意以“創新”技術為您呈現“美麗”和“持久”的列印效果。



商標

brother 標識是兄弟工業株式會社的註冊商標。

brother 是兄弟工業株式會社的註冊商標。

Multi-Function Link 是兄弟國際公司的註冊商標。

Windows Vista 是微軟公司在美國和其他國家的註冊商標或商標。

Microsoft、Windows、Windows Server 和 Internet Explorer 是微軟公司在美國和 / 或其他國家的註冊商標。

Apple、Macintosh 和 Safari 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

Nuance、Nuance 標識、PaperPort 和 ScanSoft 是 Nuance Communications 公司或其附屬公司在美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。

FaceFilter Studio 是 Reallusion 公司的商標。

BROADCOM、SecureEasySetup 和 SecureEasySetup 標識是 Broadcom 公司在美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。

AOSS 是 Buffalo 公司的商標。

Wi-Fi、WPA、WPA2、Wi-Fi Protected Access 和 Wi-Fi Protected Setup 是 Wi-Fi 聯盟在美國和 / 或其他國家的商標或註冊商標。

本指導手冊中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

本說明書中提及的術語、品牌和產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

編輯及出版聲明

本指導手冊在兄弟工業株式會社監督下編輯出版，包含有最新產品的說明和規格。

本指導手冊的內容及產品規格如有更改，恕不另行通知。

Brother 公司保留對包含在本快速設置指導手冊中的產品規格和內容做出更改的權利，恕不另行通知。同時，由於使用本快速設置指導手冊包含的內容所造成的任何損壞（包括後果），包括但不限於本出版物的排版及其他錯誤，Brother 公司將不承擔任何責任。

版權和許可

©2009 兄弟工業株式會社。保留所有權利。

本產品包含由以下廠家開發的軟體：

©1983-1998 太平洋軟體有限公司

本產品包含由 ELMIC WESCOM 公司開發的“KASAGO TCP/IP”軟體。

©2008 Devicescape 軟體有限公司