

## دليل الإعداد السريع

HL-2130, HL-2132, HL-2220, HL-2230,  
HL-2240, HL-2240D, HL-2242D, HL-2250DN

### 1 إزالة تغليف الطابعة وفحص المكونات

**تنبيه** !

يتم استخدام الحقن البلاستيكية في تغليف الطابعة الخاصة بك، وتلك الحقن ليست معدة كالعاب، ولتجنب خطر الاختناق، رجاءً الإبقاء على تلك الحقن بعيداً عن متناول حديثي الولادة والأطفال والتخلص منها بالشكل المناسب.

**ملاحظة**

اترك مساحة فارغة حول الطابعة بحيث يكون الحد الأدنى لتلك المساحة كما هو مبين في الشكل التوضيحي التالي.

**ملاحظة**

- نصح بحفظ حقائب التغليف الأصلية.
- قد تختلف المكونات الموجودة في العبوة باختلاف البلد الذي تقيم به.
- إذا احتجت لأي سبب من الأسباب شحن الجهاز، قم بعناية بإعادة تغليف الجهاز في العبوة ومواد التغليف الأصلية الخاصة به لتجنب حدوث أي تلف أثناء عملية النقل. يجب أن تخضع الطابعة للتأمين المناسب مع شركة النقل. لكيفية إعادة تغليف الطابعة، انظر تغليف وشحن الطابعة في دليل المستخدم.
- كابل الواجهة ليس أحد الكماليات القياسية. قم بشراء كابل الواجهة المناسب للواجهة التي تريد استخدامها (USB أو الشبكة).

**كابل واجهة USB**

نصح باستخدام كابل USB 2.0 (النوع A/B) والذي لا يزيد طوله عن 2 متر (6 أقدام).

**كابل الشبكة**

استخدم كابل مستقيم من الفئة 5 (أو أكبر) مزدوج مجدول لشبكة Ethernet السريعة 10BASE-T أو 100BASE-TX.

كتاب الشرح /  
CD-ROM(s) التنصيب

سلك طاقة التيار  
المتعدد

وحدة الإسطوانة ومجموعة خرطوشة الحبر  
(قبل التنصيب)

### 2 إزالة مواد التغليف من على الطابعة

**هام** !

لا تقم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد بعد.

**a.** قم بإزالة شريط التغليف من على الطابعة، وعبوة جل السيليكا من درج الإخراج المواجه للأسفل.

**تحذير** !

لا تاكل جل السيليكا. وتخلص منه فوراً.

**b.** افتح الغطاء الأمامي.

**c.** ارفع الشريط المطاطي من فوق الإسطوانة.

**d.** قم بسحب الشريط الورقي لإزالة المادة الواقية كما هو مبين في الشكل التوضيحي.

**e.** أخرج وحدة الإسطوانة ومجموعة خرطوشة الحبر.

**f.** قم بتحريك الخرطوشة من جانب الآخر بلطف وذلك عدة مرات لتوزيع الحبر بالتساوي داخل الخرطوشة.

**g.** أعد مجموعة خرطوشة الحبر ووحدة الإسطوانة إلى موضعها في الطابعة.

**h.** ثم أغلق الغطاء الأمامي للطابعة.

### 3 تحميل الورق في درج الورق

**a.** قم بسحب درج الورق بالكامل خارج الطابعة.

**b.** أثناء الضغط على ذراع تحرير موجهات الورق الأخضر، قم بتحريك موجهات الورق لتناسب حجم الورق الذي تقوم بتحميله في الدرج. تأكد من أن الموجهات مثبتة بإحكام في أماكنها.

**ملاحظة**

للورق من حجم legal أو Folio، اضغط على زر التحرير في أسفل درج الورق وقم بسحب مؤخرة درج الورق. (الورق من حجم Legal أو Folio غير متاح في بعض المناطق).

**c.** قم بتفوية حزمة الورق جيداً لتجنب انحناء الورق أو سوء التغذية.

**d.** ضع الورق في الدرج وتأكد من أن:

- الورق أقل من علامة الحد الأقصى لكمية الورق (▼▼▼).
- سيؤدي الملء الزائد لدرج الورق إلى حدوث انحناء في الورق.
- وجه الورقة المطلوب الطابعة عليه يكون موجهاً للأسفل.
- موجهات الورق تلامس جانبي الورق لضمان تغذية الورق بشكل صحيح.

**e.** ضع درج الورق بإحكام في مكانه في الطابعة. تأكد من أنه مثبت تمامًا في مكانه في الطابعة.

للحصول على المزيد من المعلومات حول الورق الذي ننصح به، انظر الورق ووسائط الطابعة الموصى بها في دليل المستخدم.

**f.** قم بتحميل الورق في الدرج وتأكد من أن:

- الورق أقل من علامة الحد الأقصى لكمية الورق (▼▼▼).
- سيؤدي الملء الزائد لدرج الورق إلى حدوث انحناء في الورق.
- وجه الورقة المطلوب الطابعة عليه يكون موجهاً للأسفل.
- موجهات الورق تلامس جانبي الورق لضمان تغذية الورق بشكل صحيح.

### 4 طباعة صفحة اختبار

**a.** قم بتوصيل سلك طاقة التيار المتردد بالطابعة أولاً ثم قم بتوصيله في مأخذ طاقة التيار المتردد.

**b.** قم بتشغيل مفتاح الطاقة بالطابعة.

**c.** بعد انتهاء تسخين الطابعة، يتوقف مؤشر LED Ready عن الوميض ويتحول لونه للون الأخضر.

**d.** اضغط على **Go**. سوف تقوم الطابعة بطباعة صفحة اختبار. تحقق من أنه قد تم طباعة صفحة الاختبار بشكل صحيح.

**ملاحظة**

إن تكون تلك الوظيفة متاحة بعد أول مهمة طباعة تقوم بإرسالها من الكمبيوتر.

**الآن اذهب إلى**  
أقرب الورقة لتثبيت برنامج تشغيل الطابعة.

### عناصر مستهلكة

عندما يحين وقت استبدال العناصر المستهلكة، سوف تشير مصابيح LED الموجودة على لوحة التحكم إلى وجود خطأ. ولمزيد من المعلومات بخصوص العناصر المستهلكة الخاصة بطابعتك، يمكنك الدخول على <http://www.brother.com/original/> أو اتصل على موظف Brother المحلي الخاص بك.

خرطوشة الحبر	وحدة الإسطوانة

ولاستبدال العناصر المستهلكة، انظر استبدال العناصر المستهلكة في دليل المستخدم.

**بالنسبة لمستخدمي الشبكة (بالنسبة للطراز HL-2250DN فقط)**

**إدارة عبر الإنترنت (مستعرض الويب)**

يتم تجهيز ملقم الطابعة Brother بملقم ويب يسمح لك بمراقبة وضعه أو تغيير بعض من إعدادات التكوين الخاصة به، باستخدام HTTP (بروتوكول نقل النص التشعبي).

**ملاحظة**

- اسم تسجيل الدخول للمسنول هو 'admin' (متحسس لحالة الأحرف اللاتينية) وكلمة المرور الافتراضية هي 'access'.
- نصح باستخدام Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (أو أحدث) أو Firefox 3.0 (أو أحدث) لـ Windows® 3.0 و Safari (أو أحدث) لـ Macintosh. رجاءً التأكد أيضاً من تمكين JavaScript وملفات تعريف الارتباط بشكل دائم بعض النظم عن نوع مستعرض الويب المستخدم. لاستخدام مستعرض ويب، ستحتاج إلى معرفة عنوان IP الخاص بملقم الطابعة. وقد تم إدراج عنوان IP الخاص بملقم الطابعة في قائمة بمصفحة إعدادات الطابعة.

**إعادة تعيين إعدادات الشبكة على الإعدادات الافتراضية للمصنع**

يمكنك إعادة تعيين ملقم الطابعة على الإعدادات الافتراضية للمصنع (حيث يتم إعادة تعيين كافة المعلومات والتي منها المعلومات الخاصة بكلمة المرور وعنوان IP).

**a.** قم بلباقف تشغيل الطابعة.

**b.** تأكد من إغلاق الغطاء الأمامي وأن سلك الطاقة متصل بمأخذ التيار.

## بالنسبة لنظام التشغيل Windows®

### قبل أن تقوم بالتثبيت

تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك قيد التشغيل وأن لديك حقوق Administrator عند تسجيل الدخول.

#### هام

- إذا كانت هناك أي برامج مُشغلة، قم بإغلاقها.
- وقد تختلف الشاشات بناءً على نظام التشغيل الخاص بك.


#### ملاحظة

- بالنسبة لمستخدمي Windows Vista و Windows 7، عندما تظهر شاشة **User Account Control**، انقر فوق **Allow** أو **Yes**.
- بناءً على إعدادات الحماية الخاصة بك، قد تظهر نافذة Windows Security أو نافذة برنامج مكافحة الفيروسات عند استخدام الطابعة أو برنامجها. رجاء السماح للنافذة بالمتابعة.
- برنامج التشغيل **XML Paper Specification Printer Driver** هو أكثر البرامج ملاءمة عند الطباعة من التطبيقات التي تستخدم وثائق XML Paper Specification. رجاء تنزيل أحدث برنامج تشغيل من خلال الدخول على مركز حلول Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com/>)

5

### بالنسبة لمستخدمي كابل واجهة USB

**a.** أوقف الطابعة وتأكد من أن كابل واجهة USB ليس موصلًا بالطابعة، ثم إذا تثبتت برنامج تشغيل الطابعة، قم بفصل الكابل، إذا كنت قد قمت بتوصيله بالفعل.



**b.** ضع CD-ROM التثبيت في مشغل CD-ROM الخاص بك. إذا كانت عملية التثبيت قد بدأت، حدد الطراز واللغة الخاصين بك.

**ملاحظة**  
إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائيًا، اذهب إلى **(Computer) My Computer**، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة CD-ROM، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **start.exe**.


**c.** انقر فوق **Install Printer Driver**، وانقر فوق **Yes** إذا قبلت اتفاقية الترخيص.



**d.** قم باتتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة حتى تظهر هذه الشاشة.



**e.** قم بتوصيل كابل USB إلى موصل USB الموجود على الطابعة المعلم بالرمز ، ثم قم بتوصيل الكابل إلى جهاز الكمبيوتر.



**f.** شغل الطابعة، وقم باتتباع التعليمات الموجودة على الشاشة لإكمال الإعداد.


**إنهاء**  
اكتمل التثبيت الآن.

5

### بالنسبة لمستخدمي كابل الشبكة السلكية (بالنسبة للطراز HL-2250DN فقط)


**ملاحظة**  
إذا كنت ستقوم بتوصيل الطابعة بالشبكة الخاصة بك، فحقق نوصيك بأن تتصل بمسئول النظام الخاص بك قبل إجراء عملية التثبيت.

### بالنسبة لمستخدمي شبكات نظير إلى نظير




1. موجه
2. طباعة

**a.** قم بإزالة الغطاء الواقعي من موصل شبكة LAN.



**b.** قم بتوصيل كابل الشبكة إلى موصل شبكة LAN المميز برمز ، وقم بتوصيله بمنفذ خالٍ من تلك المنافذ الموجودة في الـ hub الخاص بك.



**c.** تأكد من أن مفتاح الطاقة بالطابعة قيد التشغيل.

**تثبيت برنامج تشغيل الطابعة**

**d.** ضع CD-ROM التثبيت في مشغل CD-ROM الخاص بك. إذا كانت عملية التثبيت قد بدأت، حدد الطراز واللغة الخاصين بك.

**ملاحظة**  
إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائيًا، اذهب إلى **My Computer (Computer)**، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة CD-ROM، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **start.exe**.

**e.** انقر فوق **Install Printer Driver**، وانقر فوق **Yes** إذا قبلت اتفاقية الترخيص.




**f.** قم باتتباع التعليمات الموجودة على الشاشة لإكمال عملية الإعداد.

**ملاحظة**  
يمكنك العثور على عنوان IP الخاص بطابعتك واسم العقدة من خلال طباعة صفحة إعدادات الطابعة. انظر صفحة إعدادات الطابعة أدناه.

**إنهاء**  
اكتمل التثبيت الآن.

### بالنسبة لمستخدمي الشبكة المشتركة



1. كمبيوتر العميل
2. والمعروف أيضًا باسم "الملقم" أو "ملقم الطابعة"
3. TCP/IP أو USB
4. طباعة

**تثبيت برنامج تشغيل الطابعة**

**a.** ضع CD-ROM التثبيت في مشغل CD-ROM الخاص بك. إذا كانت عملية التثبيت قد بدأت، حدد الطراز واللغة الخاصين بك.

**ملاحظة**  
إذا لم تظهر شاشة Brother تلقائيًا، اذهب إلى **My Computer (Computer)**، وانقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة CD-ROM، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **start.exe**.

**b.** انقر فوق **Install Printer Driver**، وانقر فوق **Yes** إذا قبلت اتفاقية الترخيص.



**c.** قم باتتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة حتى تظهر هذه الشاشة. اختر قائمة انتظار الطابعة الخاصة بك، ثم انقر فوق **OK**.



**ملاحظة**  
التصل بالمسئول الخاص بك إذا لم تكن تعرف موقع أو اسم قائمة انتظار الطابعة على الشبكة.

**d.** قم باتتباع التعليمات الموجودة على الشاشة لإكمال عملية الإعداد.

**إنهاء**  
اكتمل التثبيت الآن.

## بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X

### قبل أن تقوم بالتثبيت

تأكد من أن جهاز الكمبيوتر الخاص بك قيد التشغيل وأن لديك حقوق Administrator عند تسجيل الدخول.

#### هام

- للحصول على أحدث برامج التشغيل والمعلومات الخاصة بـ **Mac OS X** الذي تستخدمه، قم بزيارة <http://solutions.brother.com/>
- بالنسبة لمستخدمي **Mac OS X 10.4.0** إلى **Mac OS X 10.4.10**، قم بتحديث إلى **Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x**.

تأكد من أن الطابعة متصلة بمأخذ التيار وأن Macintosh قيد التشغيل. يجب عليك أن تكون قد سجلت الدخول بحقوق Administrator.

5

### بالنسبة لمستخدمي كابل واجهة USB

**a.** قم بتوصيل كابل USB إلى موصل USB الموجود على الطابعة المعلم بالرمز ، ثم قم بتوصيل الكابل إلى جهاز Macintosh الخاص بك.



**c.** ضع CD-ROM التثبيت في مشغل CD-ROM الخاص بك.

**ملاحظة**  
قد يستغرق الأمر دقائق قليلة لإكمال عملية التثبيت.

**d.** انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة **Start Here OSX**، ثم قم باتتباع التعليمات الموجودة على الشاشة.



**e.** قم باتتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة حتى تظهر هذه الشاشة. اختر طابعتك من القائمة، ثم انقر فوق **OK**.



**f.** انقر فوق **Next**.



**إنهاء**  
اكتمل التثبيت الآن.


**هام**  
• لا تتم توصيل الطابعة بمنفذ USB الموجود في لوحة المفاتيح أو موزع USB hub غير الموصل بالتيار.  
• قم بتوصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

**b.** تأكد من أن مفتاح الطاقة بالطابعة قيد التشغيل.

5

### بالنسبة لمستخدمي كابل الشبكة السلكية (بالنسبة للطراز HL-2250DN فقط)

**a.** قم بإزالة الغطاء الواقعي من موصل شبكة LAN.




**b.** قم بتوصيل كابل الشبكة إلى موصل شبكة LAN المميز برمز ، وقم بتوصيله بمنفذ خالٍ من تلك المنافذ الموجودة في الـ hub الخاص بك.



**c.** تأكد من أن مفتاح الطاقة بالطابعة قيد التشغيل.

**تثبيت برنامج تشغيل الطابعة**

**d.** ضع CD-ROM التثبيت في مشغل CD-ROM الخاص بك.



**ملاحظة**  
قد يستغرق الأمر دقائق قليلة لإكمال عملية التثبيت.

**e.** انقر نقرًا مزدوجًا فوق أيقونة **Start Here OSX**، ثم قم باتتباع التعليمات الموجودة على الشاشة.



**f.** قم باتتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة حتى تظهر هذه الشاشة. اختر طابعتك من القائمة، ثم انقر فوق **OK**.



**ملاحظة**  
• إذا كان يوجد أكثر من طراز واحد من نفس الطراز موصلًا بالشبكة الخاصة بك، فسوف يظهر عنوان **MAC** (عنوان **Ethernet**) الخاص بك بعد اسم الطراز.  
• يمكنك العثور على عنوان **MAC** (عنوان **Ethernet**) الخاص بطابعتك وعنوان IP من خلال طباعة صفحة إعدادات الطابعة. انظر صفحة إعدادات الطابعة على اليمين.

**g.** انقر فوق **Next**.



**إنهاء**  
اكتمل التثبيت الآن.

**ملاحظة**  
إذا كنت تستخدم عنوان IP محدد للطابعة، فيجب عليك ضبط **Boot Method** على **Static** من خلال استخدام **BRAdmin Light**. لمزيد من المعلومات، انظر تغيير إعدادات شبكة الطابعة الخاصة بك في دليل مستخدم الشبكة.

### طباعة صفحة إعدادات الطابعة

تسرد صفحة إعدادات الطابعة كافة الإعدادات الحالية للطابعة في قائمة، مشتملة على إعدادات الشبكة.

**a.** تأكد من إغلاق الغطاء الأمامي وأن سلك الطاقة متصل بمأخذ التيار.

**b.** شغل الطابعة وانتظر حتى تكون الطابعة في وضع **Ready**.

**c.** اضغط الزر **Go** ثلاث مرات خلال ثانيتين. سيقوم الجهاز بطباعة صفحة إعدادات الطابعة الحالية.

**ملاحظة**  
بالنسبة لمستخدمي الشبكة  
إذا أظهر **IP address** الموجود على صفحة إعدادات الطابعة **0.0.0.0**، انتظر لمدة دقيقة وحاول مرة ثانية.

### Brother CreativeCenter



تعال معنا لعالم الإلهام. إذا كنت تستخدم Windows، انقر مرتين فوق أيقونة **Brother CreativeCenter** الموجودة على سطح المكتب الخاص بجهازك للدخول على موقع الويب المجاني الخاص بنا والذي يحتوي على الكثير من الأفكار والموارد للاستخدام الشخصي والمهني.

يمكن لمستخدمي Mac الدخول على **Brother CreativeCenter** على عنوان الويب هذا: <http://www.brother.com/creativecenter/>