

## Início


<b>⚠ ADVERTÊNCIA</b>	<b>ADVERTÊNCIA</b> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
<b>⚠ AVISO</b>	<b>AVISO</b> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

## 1 Desembalar a máquina e verificar os componentes

- Nota**
- Recomendamos que guarde a embalagem original.
  - Os componentes incluídos na caixa poderão diferir em função do país.
  - Se por algum motivo tiver de enviar a sua máquina, embale-a cuidadosamente na embalagem original para evitar quaisquer danos durante o transporte. A máquina deverá ser adequadamente segura junto do transportador. Para obter informação sobre como embalar a máquina, consulte *Embalar e transportar o aparelho* no *Manual do Utilizador*.
  - O cabo de interface não é um acessório padrão. Adquirir o cabo de interface adequado à interface que pretende utilizar (USB ou Rede).

**Cabo USB**  
Recomendamos a utilização de um cabo USB 2.0 (Tipo A/B) com um comprimento não superior a 2 metros.


**Cabo de rede**  
Utilize um cabo par entrançado para ligação directa de categoria 5 (ou superior) para rede 10BASE-T ou 100BASE-TX Fast Ethernet.



Cabo de alimentação CA




CD-ROM(s) de documentação/instalação




Guia de Instalação Rápida



Folheto de Segurança e Questões Legais



Cabo de alimentação CA




Conjunto da unidade do tambor e do cartucho de toner (pré-instalado)

### ⚠ ADVERTÊNCIA

Foram utilizados sacos de plástico para embalar a máquina. Os sacos plásticos não são brinquedos. Para evitar o perigo de asfixia, mantenha estes sacos fora do alcance de bebés e de crianças e eliminá-los de forma adequada.

**Nota**  
Manter um espaço mínimo junto à máquina tal como mostrado na ilustração.



## 2 Retire o material de embalagem da máquina

### ⚠ IMPORTANTE


**NÃO ligue já o cabo de alimentação CA.**

- a.** Retire a fita adesiva da embalagem do exterior da máquina e o pacote de gel de sílica da bandeja de saída virada para baixo.


### ⚠ AVISO

NÃO ingerir o pacote de sílica. Descartar imediatamente.


- b.** Abra a tampa da frente.




- c.** Retire a fita elástica do tambor.




- d.** Puxe a tira de papel para retirar o material de protecção, conforme demonstrado na ilustração.




- e.** Retire o conjunto da unidade do tambor e o cartucho de toner.




- f.** Cuidadosamente, agite-o várias vezes para distribuir uniformemente o toner dentro do conjunto.



- g.** Coloque a unidade do tambor e o cartucho de toner novamente dentro da máquina.




- h.** Feche a tampa da frente da máquina.




## 3 Coloque papel na bandeja do papel

- a.** Puxe a bandeja de papel totalmente para fora da máquina.
- b.** Enquanto pressionadeslize as guias superiores para se adaptarem ao formato do papel que está a colocar na bandeja. Certifique-se de que as guias estão bem encaixadas nas ranhuras.



### Nota


Para papel de formato Legal ou Folio, prima o botão de libertação na parte inferior da bandeja do papel e, em seguida, puxe a parte de trás da bandeja do papel. (Os formatos de papel Legal ou Folio não estão disponíveis em algumas regiões.)



- c.** Separe bem as folhas para evitar encravamentos e problemas na alimentação.

- d.** Coloque o papel na bandeja e certifique-se de que:

- O papel se encontra abaixo da marca máxima de papel (▼▼▼). Encher a bandeja de papel em excesso irá provocar encravamentos de papel.
- O lado a imprimir deve estar virado para baixo.
- As guias de papel tocam nos lados do papel para que este deslize correctamente.



- e.** Coloque a bandeja do papel novamente na máquina. Certifique-se de que está completamente inserida na máquina.

Para obter mais informações sobre o papel recomendado, consulte *Papel e material de impressão recomendados* no *Manual do Utilizador*.

## 4 Imprima uma página de teste

### ⚠ IMPORTANTE

**NÃO ligar ainda o cabo de interface.**



- a.** Ligue o cabo de alimentação CA à máquina e depois ligue-o à tomada eléctrica CA.


- b.** Ligue o interruptor da máquina.

- c.** Quando a máquina tiver terminado o aquecimento, o LED **Ready** pára de piscar e fica verde.

- d.** Prima **Go**. A máquina irá imprimir uma página de teste. Verifique se a página de teste foi correctamente impressa.

### Nota

Esta função não estará disponível após o envio do primeiro trabalho de impressão a partir do seu computador.



Avance para

Vire a folha para instalar o controlador da impressora.

## Consumíveis

Quando chegar a altura de substituir os consumíveis, os LEDs no painel de controlo indicarão um erro. Para obter mais informações sobre consumíveis para a máquina, visite-nos em <http://www.brother.com/original/> ou contacte o seu revendedor local Brother.

Cartucho de toner	Unidade do tambor

Para a substituição dos consumíveis, consulte *Substituir consumíveis* no *Manual do Utilizador*.

## Para utilizadores de rede (apenas para HL-2250DN)

### Gestão baseada na web (web browser)

O servidor de impressão Brother vem equipado com um servidor web que lhe permite monitorizar o estado ou alterar algumas definições da configuração, utilizando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).


### Nota

- 'admin' (sensível a maiúsculas e a minúsculas) e a palavra-passe predefinida é 'access'.
- Recomendamos Microsoft® Internet Explorer® 6.0 (ou superior) ou Firefox 3.0 (ou superior) para Windows® e Safari 3.0 (ou superior) para Macintosh. Certifique-se de que activa as opções de JavaScript e Cookies em qualquer um dos browsers utilizados. Para utilizar um web browser, tem de saber o Endereço IP do servidor de impressão. O endereço IP do servidor de impressão está listado na Página de definições da impressora.

- a.** Digite [http://endereço\\_ip\\_máquina/](http://endereço_ip_máquina/) no browser. (Em que endereço\_ip\_máquina é o endereço IP ou o nome do servidor de impressão)

- Por exemplo: <http://192.168.1.2/>

Consulte *Gestão baseada na web* no *Manual do Utilizador de Rede*.



### Reponha as definições de rede para as predefinições de fábrica

Pode repor o servidor de impressão novamente para as predefinições de fábrica (repor toda a informação como a palavra-passe e a informação sobre o endereço IP).

- a.** Desligue a máquina.

- b.** Certifique-se de que a tampa da frente está fechada e que o cabo de alimentação está ligado.

- c.** Mantenha a tecla **Go** premida enquanto liga o interruptor. Mantenha a tecla **Go** premida até todos os LEDs acenderem e depois o LED **Ready** se apagar.

- d.** Solte a tecla **Go**. Certifique-se de que todos os LEDs apagam.

- e.** Prima a tecla **Go** seis vezes. Certifique-se de que todos os LEDs acendem para indicar que as predefinições de fábrica do servidor de impressão foram repostas. A impressora irá reiniciar.



## Para Windows®

### Antes da instalação

Certifique-se de que o computador está ligado e que iniciou a sessão com privilégios de Administrador.

#### ! IMPORTANTE

- Se estiverem programas em execução, feche-os.
- Os ecrãs poderão diferir dependendo do seu sistema operativo.


#### Nota

- Para utilizadores Windows Vista® e Windows® 7, quando aparecer o ecrã **Controlo de Conta de Utilizador**, clique em **Permitir** ou **Sim**.
- Dependendo das definições de segurança, poderá aparecer uma janela da Segurança do Windows ou do software antivírus quando utiliza a máquina o seu o seu software. Autorize ou permita que a janela continue.
- **XML Paper Specification Controlador da impressora**  
O XML Paper Specification Controlador da impressora é o controlador mais adequado para a impressão a partir de aplicações que utilizam os documentos XML Paper Specification. Transfira o controlador de impressora mais recente do Brother Solutions Center, a partir do endereço <http://solutions.brother.com/>.

5

### Para utilizadores de cabo de interface USB

- a.** Desligue a máquina e certifique-se de que o cabo de interface USB **NÃO** está ligado à máquina e comece então a instalação do controlador da impressora. Se já tiver ligado o cabo, desligue-o.



#### Instale o controlador de impressora

- b.** Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se solicitado, seleccione o seu modelo e idioma.

#### Nota


Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone CDROM e depois clique duas vezes em **start.exe**.


- c.** Clique em **Instalar o controlador de impressora** e depois clique em **Sim** se aceitar o contrato de licença.



- d.** Siga as instruções no ecrã até aparecer este ecrã.



- e.** Ligue o cabo USB ao conector USB assinalado com o símbolo  e, em seguida, ligue o cabo ao computador.



- f.** Ligue a máquina e siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

#### Concluir

A instalação está agora concluída.


5

### Para utilizadores de cabo de rede com fios (apenas HL-2250DN)


#### Nota

Se pretende ligar a máquina à rede, recomendamos que consulte o administrador do sistema antes de iniciar a instalação.

#### Para utilizadores de rede ponto-a-ponto





- 1 Router  
2 Máquina



- 1 Router  
2 Máquina

- a.** Retire a tampa de protecção do conector LAN.



- b.** Ligue o cabo de rede ao conector LAN assinalado com um símbolo  e depois ligue-o a uma porta livre do seu hub.

- c.** Certifique-se de que a alimentação da máquina está ligada.

#### Instale o controlador de impressora

- d.** Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM. Se solicitado, seleccione o seu modelo e idioma.

#### Nota

Se o ecrã Brother não aparecer automaticamente, vá para **O meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone CDROM e depois clique duas vezes em **start.exe**.

- e.** Clique em **Instalar o controlador de impressora** e depois clique em **Sim** se aceitar o contrato de licença.



- f.** Siga as instruções no ecrã para concluir a configuração.

#### Nota

Poderá encontrar o endereço IP e o nome do nó da máquina imprimindo a página de definições da impressora. Consulte *Imprimir a página de definições da impressora* abaixo.

#### Concluir

A instalação está agora concluída.

#### Nota

Se utilizar um endereço IP especificado para a máquina, deve definir o método Boot para Estático utilizando o BRAdmin Light. Para obter mais informações, consulte *Alterar as definições de rede da máquina no Manual do Utilizador de Rede*.

## Para Mac OS X

### Antes da instalação


#### ! IMPORTANTE


- Para obter os controladores mais recentes e informações sobre o Mac OS X que está a utilizar, visite <http://solutions.brother.com/>.
- Para utilizadores Mac OS X 10.4.0 a 10.4.10, faça a actualização para Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

Certifique-se de que a máquina está ligada à alimentação eléctrica e que o Macintosh está ligado. Deve iniciar sessão com privilégios de Administrador.

5

### Para utilizadores de cabo de interface USB

- a.** Ligue o cabo USB ao conector USB assinalado com um símbolo  e, em seguida, ligue o cabo ao Macintosh.



#### Instale o controlador de impressora

- c.** Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.


- d.** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Siga as instruções no ecrã.



#### Nota

A instalação demora alguns minutos a concluir.

- e.** Siga as instruções no ecrã até aparecer este ecrã. Escolha a máquina na lista e, em seguida, clique em **OK**.



- f.** Clique em **Next** (Seguinte).



#### Nota

Quando aparecer o ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), faça a sua selecção e siga as instruções no ecrã.


#### Concluir


A instalação está agora concluída.


5

### Para utilizadores de cabo de rede com fios (apenas HL-2250DN)

- a.** Retire a tampa de protecção do conector LAN.



- b.** Ligue o cabo de rede ao conector LAN assinalado com um símbolo  e depois ligue-o a uma porta livre do seu hub.



- c.** Certifique-se de que a alimentação da máquina está ligada.

#### Instale o controlador de impressora

- d.** Coloque o CD-ROM de instalação na unidade de CD-ROM.


- e.** Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Siga as instruções no ecrã.



#### Nota

A instalação demora alguns minutos a concluir.


- f.** Siga as instruções no ecrã até aparecer este ecrã. Escolha a máquina na lista e, em seguida, clique em **OK**.



#### Nota

- Se tiver mais do que uma máquina do mesmo modelo ligada à rede, o endereço MAC (endereço Ethernet) será apresentado a seguir ao nome do modelo.
- Poderá encontrar o endereço MAC (Endereço Ethernet) e o endereço IP da sua máquina imprimindo a página de definições da impressora. Consulte a *Imprimir a página de definições da impressora* à direita.

- g.** Clique em **Next** (Seguinte).



#### Nota

Quando aparecer o ecrã **Brother Support** (Assistência Brother), faça a sua selecção e siga as instruções no ecrã.

#### Concluir

A instalação está agora concluída.

#### Nota

Se utilizar um endereço IP especificado para a máquina, deve definir o método Boot para Estático utilizando o BRAdmin Light. Para obter mais informações, consulte *Alterar as definições de rede da máquina no Manual do Utilizador de Rede*.

### Imprimir a página de definições da impressora

A página de definições da impressora indica todas as definições actuais da impressora, incluindo as definições de rede.

- a.** Certifique-se de que a tampa da frente está fechada e que o cabo de alimentação está ligado.
- b.** Ligue a máquina e aguarde que esta fique no estado Pronto.
- c.** Prima a tecla **Go** três vezes no espaço de 2 segundos. A máquina imprimirá a página de definições actual.

#### Nota

**Para utilizadores de rede**  
Se o IP Address (endereço IP) na página das definições da impressora apresentar 0.0.0.0, aguarde um minuto e tente novamente.

### Brother CreativeCenter



Inspire-se. Se utilizar o sistema operativo Windows clique duas vezes no ícone Brother CreativeCenter no ambiente de trabalho para aceder a um web site GRATUITO com muitas ideias e recursos para utilização pessoal e profissional.

Os utilizadores do sistema operativo Mac podem aceder ao Brother CreativeCenter através do seguinte endereço web: <http://www.brother.com/creativecenter/>