


brother[®]

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ



**MFC-5890CN
MFC-5895CW
MFC-6490CW**

Версия 0

BUL

**Ако имате нужда да се свържете с
“Обслужване на клиенти”**

Попълнете следната информация за бъдещи
справки:

Номер на модела: MFC-5890CN, MFC-5895CW и
MFC-6490CW (оградете номера на вашия модел)

Сериен номер:¹ _____

Дата на закупуване: _____

Място на закупуване: _____

- ¹ Серийният номер се намира на задната страна
на устройството. Запазете това Ръководство
за потребителя с касовата бележка като
доказателство за покупката ви в случай на
кражба, пожар или гаранционно обслужване.

Регистрирайте устройството си онлайн на адрес

<http://www.brother.com/registration/>

Информация за одобрението и бележки относно съставянето и публикуването

ТОВА ОБОРУДВАНЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА РАБОТА С ДВУЖИЧНА АНАЛОГОВА PSTN ЛИНИЯ С ПОДХОДЯЩ СЪЕДИНител.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Brother ви уведомява, че този продукт може да не функционира, както трябва, в държава, в която не е закупен първоначално, и не дава никакви гаранции, в случай че този продукт е използван в обществени телекомуникационни линии в друга държава.

Бележки относно съставянето и публикуването

Това ръководство е съставено и публикувано под ръководството на Brother Industries, Ltd. и включва най-новите описания и спецификации на продукта.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт могат да бъдат променяни без предизвестие.

Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали и не носи отговорност за каквото и да е повреди (включително закономерни), възникнали вследствие на използването на предоставените материали, включително, но без ограничение до печатни и други грешки, свързани с публикацията.

Декларация за съответствие (само за Европа)

Brother декларира, че този продукт съответства на основните изисквания на Директиви 1999/5/EO и 2005/32/EO.

Възможно е декларацията за съответствие в ръководствата за потребителя и ръководствата за бързо инсталлиране да е по-стара версия. Най-новата версия можете да намерите на нашия уеб сайт.

Моля, отидете на адрес <http://solutions.brother.com/>

- > изберете регион (напр. Европа)
- > изберете страна
- > изберете вашия модел
- > изберете "Ръководства"
- > изберете Декларация за съответствие (Изберете език, когато се изисква.)

Съдържание

Раздел I Общи положения

1	Обща информация	2
	Използване на документацията	2
	Символи и конвенции, използвани в документацията	2
	Влизане в Ръководството за потребителя на софтуера или Ръководството за мрежовия потребител	3
	Преглед на документацията	3
	Достъп до Brother Support (за Windows®)	5
	Преглед на контролния панел на MFC-6490CW	6
	Показания на LCD дисплея	8
	Основни операции	8
2	Зареждане на хартия и документи	9
	Зареждане на хартия и други носители за печат	9
	Зареждане на хартия в тавата за хартия 1	9
	Зареждане на хартия в тавата за хартия 2 (само за MFC-6490CW)	12
	Зареждане на пликove и пощенски картички	15
	Изваждане на малки разпечатки от устройството	17
	Зона за печат	18
	Допустима хартия и други носители за печат	19
	Препоръчвани носители за печат	19
	Боравене и използване на носители за печат	20
	Избор на правилния носител за печат	21
	Зареждане на документи	23
	Използване на ADF	23
	Използване на стъклото на скенера	24
	Област на сканиране	25
3	Общи настройки	26
	Режим на икономия на енергия	26
	Поставяне на устройството в режим на икономия на енергия	26
	Изваждане на устройството от режим на икономия на енергия	26
	Настройка на режима на икономия на енергия	27
	Режим таймер	28
	Настройки на хартията	28
	Размер и тип на хартията (MFC-5890CN и MFC-5895CW)	28
	Размер и тип на хартията (само за MFC-6490CW)	29
	Използване на тавите в режим на копиране (само за MFC-6490CW)	30
	Използване на тавите в режим на факс (само за MFC-6490CW)	30
	Режим на сигурно подаване на хартия с напречни влакна и размер А3	31
	Настройки на силата на звука	31
	Сила на звънене	31
	Сила на звуковия сигнал	32
	Сила на звука на високоговорителя	32

Автоматично лятно часово време	32
Режим на заспиване	33
LCD дисплей.....	33
Контраст на LCD дисплея	33
Настройка на яркостта на фоновото осветяване.....	33
Настройка на таймера за изгасване на фоновото осветяване	34
Настройка на тапета.....	34

4 Защитни функции	35
------------------------------	-----------

Защитното заключване на функции	35
Задаване и промяна на парола на администратор	35
Задаване и промяна на потребител с публичен достъп	36
Задаване и промяна на потребители с ограничен достъп.....	37
Включване/изключване на защитното заключване на функции	39
Включване на потребители.....	39
Преминаване към публичен режим.....	39
Нулиране на всички потребители	40

Раздел II Факс

5 Изпращане на факс	42
--------------------------------	-----------

Влизане в режим факс	42
Изпращане на факс от ADF	42
Изпращане на факсове от стъклото на скенера	43
Настройка на размера на стъклото на скенера за изпращане на факсове (само за MFC-5890CN и MFC-5895CW).....	44
Настройка на размера на стъклото на скенера за изпращане на факсове (само за MFC-6490CW)	44
Изпращане на цветни факсове.....	44
Преглед на изходящ факс.....	45
Отмяна на протичащо изпращане на факс	45
Разпращане (само черно-бяло)	46
Прекъсване на разпращане в момента факс	47
Допълнителни операции при изпращане.....	47
Изпращане на факсове с няколко настройки	47
Контраст	48
Промяна на резолюцията на факс	48
Двустранен достъп (само черно-бяло)	49
Предаване в реално време.....	49
Международен режим	49
Изпращане на отложен факс (само черно-бяло)	50
Отложено пакетно предаване (само черно-бяло).....	50
Проверка и отмяна на чакащи задания	50
Задаване на промените като нова настройка по подразбиране.....	51
Връщане на всички настройки към фабричните настройки	51
Ръчно изпращане на факс	51
Съобщение за пълна памет.....	51

6	Получаване на факс	52
	Режими на получаване	52
	Избор на режима на получаване	52
	Използване на режимите на получаване	53
	Само Fax.....	53
	Fax/тел	53
	Ръчно	53
	Външен телефонен секретар (TAD).....	53
	Настройки на режим на получаване	54
	Закъснение на позвъняване	54
	Време на позвъняване на Ф/Т (само за режим за факс/телефон)	54
	Откриване на факс	55
	Допълнителни операции при получаване	55
	Печат на намален входящ факс	55
	Задаване на приоритет на получаване	56
	Печат на факс от паметта	57
	Приемане при липса на хартия	57
	Получаване от паметта (само черно-бяло)	57
	Препращане на факс	58
	Съхранение на факс	58
	Получаване на факс от компютър	59
	Промяна на целевия компютър	60
	Изключване на операциите за получаване от паметта	60
	Промяна на операциите за получаване от паметта	61
	Преглед на факса (само черно-бяло)	61
	Преглед на получен факс	61
	Промяна на настройките за изключване на прегледа на факса	63
	Дистанционно извлечане	63
	Задаване на код за дистанционен достъп	63
	Използване на кода за дистанционен достъп	64
	Дистанционни команди за факс	65
	Извличане на факс съобщения	66
	Промяна на вашия номер за препращане на факс	66
7	Телефон и външни устройства	67
	Гласови операции	67
	Тонално или импулсно	67
	Режим факс/телефон	67
	Режим факс/телефон в режим на икономия на енергия	67
	Телефонни услуги	68
	Идентификация на обаждация се (само за Великобритания и Ирландия)	68
	Задаване на типа на телефонната линия	69
	BT Call Sign (само за Великобритания)	69
	Свързване на външен телефонен секретар	70
	Връзки	71
	Записване на изходящо съобщение (OGM) на външен телефонен секретар	71
	PBX централа	71

Външни и вътрешни телефони.....	72
Свързване на външен или вътрешен телефон	72
Действия от вътрешен телефонен номер	72
Използване на вътрешни телефони (само за Великобритания)	72
Използване на безжичен външен телефон	74
Използване на кодове за дистанционен достъп	74
8 Набиране и съхраняване на номера	75
Набиране	75
Ръчно набиране	75
Набиране с едно натискане	75
Бързо набиране	75
Търсене	76
Повторно набиране на факс	76
Хронология на изходящите повиквания	76
Хронология на идентификация на обаждация се	77
Съхранение на номера.....	78
Запаметяване на пауза	78
Съхраняване на номера за набиране с едно натискане	78
Съхраняване на номера за бързо набиране	80
Промяна на имена или номера на номера с едно натискане или номера за бързо набиране	82
Задаване на групи за разпращане	83
Комбиниране на номера за бързо набиране	85
9 Печат на отчети	86
Факс отчети	86
Отчет за потвърждаване на предаването	86
Факс отчет (отчет на дейността).....	87
Отчети.....	88
Как се отпечатва отчет	88
10 Поискване	89
Преглед на поискване	89
Получаване при поискване	89
Задаване на получаване при поискване.....	89
Задаване на получаване при поискване със защитен код	89
Задаване на получаване при отложено поискване	90
Последователно поискване (само черно-бяло)	90
Предаване при поискване (само черно-бяло)	91
Настройка за предаване при поискване	91
Настройка за предаване при поискване със защитен код	92

Раздел III Копиране

11 Копиране	94
-------------------------	-----------

Как се копира	94
Влизане в режим на копиране	94
Единично копиране	94
Многократно копиране	94
Спираше на копиране	94
Настройки на копиране	95
Промяна на скоростта и качеството на копиране	95
Увеличаване или намаляване на копиралото изображение	95
Правене на "N в 1" копия или плакат (подредба на страниците)	96
Сортиране на копия чрез ADF	98
Регулиране на яркостта и контраста	99
Опции за хартията	99
Настройка на изкривяване (само за MFC-6490CW)	100
Копиране на книга	100
Копиране с воден знак	101
Задаване на промените като нова настройка по подразбиране	103
Връщане на всички настройки към фабричните настройки	103
Съобщение за липса на памет	103

Раздел IV Директен печат на снимки

12 Печат на снимки от карта с памет или USB Flash памет	106
---	------------

Операции с PhotoCapture Center™	106
Печат от карта с памет или USB Flash памет без компютър	106
Сканиране към карта с памет или USB Flash памет без компютър	106
Използване на PhotoCapture Center™ от вашия компютър	106
Използване на карта с памет или USB Flash памет	106
Структура на папката на карти с памет или USB Flash памети	107
Начално запознаване	108
Влизане в режим на картов център	109
Печат на изображения	109
Разглеждане на снимки	109
Отпечатване на индекса (миниатюри)	110
Печат на снимки	111
Подобряване на снимки	111
Търсене по дата	114
Отпечатване на всички снимки	115
Слайдшоу	115
Изрязване	115
DPOF печат	116
Настройки на печата на PhotoCapture Center™	117
Скорост и качество на печат	118
Опции за хартията	118
Регулиране на яркостта, контраста и цвета	119
Отрязване	120

Печат без полета	121
Печат на дата.....	121
Задаване на промените като нова настройка по подразбиране.....	121
Връщане на всички настройки към фабричните настройки	121
Сканиране към карта с памет или USB Flash памет.....	122
Влизане в режим на сканиране	122
Как се сканира към карта с памет или USB Flash памет	122
Размер на стъклото на скенера (само за MFC-6490CW)	124
Смяна на името на файла	124
Задаване на нова настройка по подразбиране	124
Връщане към фабричните настройки	124
Разбиране на съобщенията за грешка.....	125

13	Печат на снимки от фотоапарат	126
-----------	--------------------------------------	------------

Директен печат на снимки от фотоапарат, съвместим с PictBridge	126
Изисквания за PictBridge	126
Настройка на цифровия фотоапарат	126
Печат на изображения	127
DPOF печат	128
Директен печат на снимки от цифров фотоапарат (без PictBridge)	128
Печат на изображения	129
Разбиране на съобщенията за грешка.....	129

Раздел V Софтуер

14	Софтуер и мрежови функции	132
-----------	----------------------------------	------------

Раздел VI Приложения

A	Безопасност и юридическа информация	136
----------	--	------------

Избор на местоположение	136
За безопасно използване на устройството.....	137
Важни инструкции за безопасност	141
ВАЖНО – за вашата сигурност.....	142
LAN връзка	143
Радиосмущения	143
Директива на ЕС 2002/96/ЕС и EN50419	143
Декларация за съответствие с международната програма ENERGY STAR®	143
Правни ограничения за копиране	144
Търговски марки.....	145

B	Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка	146
----------	---	------------

Отстраняване на неизправности	146
Ако имате затруднения с вашето устройство	146
Откриване на тон за набиране	154

Смущения на телефонната линия.....	154
Съобщения за грешки и поддръжка	155
Показване на анимации за грешки	162
Прехвърляне на факсове или факс отчет	162
Засядане на документ	163
Засядане в принтера или засядане на хартия (само за MFC-5890CN и MFC-5895CW)	164
Засядане в принтера или засядане на хартия (само за MFC-6490CW)	166
Текуща поддръжка	169
Подмяна на мастилниците	169
Почистване на устройството отвън	172
Почистване на стъклото на скенера	173
Почистване на валяка на принтера	174
Почистване на поемащата ролка за хартия	175
Почистване на печатащата глава	175
Проверка на качеството на печат	176
Проверка на подравняването при печат	177
Проверка на нивото на мастиллото	178
Информация за устройството	178
Проверка на серийния номер	178
Опаковане и транспортиране на устройството	178
В Меню и функции	181
Програмиране от екрана	181
Таблица с менюта.....	181
Запазване в паметта	181
Клавиши за режима и менюто	181
Таблица с менюта.....	182
Въвеждане на текст	209
Г Спецификации	210
Общи положения.....	210
Носители за печат	213
Факс	214
Копиране	215
PhotoCapture Center™	216
PictBridge	217
Сканер	218
Принтер	219
Интерфейси	220
Изисквания към компютъра (MFC-5890CN и MFC-6490CW)	221
Изисквания към компютъра (MFC-5895CW)	222
Консумативи	223
Мрежа (LAN)	224
Д Речник	225
Е Индекс	230



Общи положения

Обща информация	2
Зареждане на хартия и документи	9
Общи настройки	26
Зашитни функции	35

Използване на документацията

Благодарим ви за покупката на устройство на Brother! Прочитането на документацията ще ви помогне да използвате устройството си максимално добре.

Символи и конвенции, използвани в документацията

В документацията са използвани следните символи и конвенции.

Получер	Получер шрифт показва определени бутони на контролния панел на устройството или на екрана на компютъра.
Курсив	Курсивът акцентира върху важните моменти или представлява позоваване на сродна тема.
Courier New	Текстът с шрифт Courier New идентифицира съобщенията на LCD дисплея на устройството.



Предупрежденията ви казват какво трябва да направите, за да предотвратите възможна лична травма.



Съобщенията за внимание посочват процедурите, които трябва да следвате, за да предпазите устройството или други обекти от повреда.



Иконите за опасност от електричество ви предупреждават за възможен токов удар.



Забележките ви показват как трябва да реагирате в дадена ситуация, която може да възникне, или дават съвети за работата на дадена операция с други функции.



Иконите за неправилна настройка ви предупреждават за устройства и операции, които са несъвместими с устройството.

Влизане в Ръководството за потребителя на софтуера или Ръководството за мрежовия потребител

Това Ръководство за потребителя не съдържа цялата информация за устройството, като например как да се използват разширени функции на принтера, скенера, факс към компютър и работа в мрежа. Когато сте готови да научите подробна информация за тези операции, прочетете **Ръководството за потребителя на софтуера и Ръководството за мрежовия потребител**, които се намират на компактдиска.

Преглед на документацията

Преглед на документацията (за Windows®)

За да прегледате информацията от менюто **Старт** посочете **Brother, MFC-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел) от програмната група и след това щракнете върху **User's Guides in HTML format**.

Ако не сте инсталирали софтуера, можете да намерите документацията, като следвате инструкциите по-долу.

- 1** Включете компютъра си. Поставете компактдиска на Brother в CD-ROM устройството.
- 2** Ако се появи еcranът за име на модела, щракнете върху името на вашия модел.

- 3** Като се появи еcranът за език, изберете вашия език. Появява се основното меню на CD-ROM.



Забележка

Ако този прозорец не се появи, използвайте Windows® Explorer, за да стартирате програмата start.exe от главната директория на компактдиска на Brother.

- 4** Щракнете върху **Documentation**.
- 5** Щракнете върху документацията, която искате да прочетете.

■ **HTML документи: Ръководство за потребителя на софтуера и Ръководство за мрежовия потребител** в HTML формат.

Този формат се препоръчва при разглеждане на компютър.

■ **PDF документи: Ръководство за потребителя за отделни операции, Ръководство за потребителя на софтуера и Ръководство за мрежовия потребител** в PDF формат.

Този формат се препоръчва за отпечатване на ръководствата. Щракнете, за да отидете на Brother Solutions Center, откъдето можете да видите и изтеглите PDF документите. (Изиска се достъп до интернет и софтуер за четене на PDF.)

Къде се намират инструкциите за сканиране

Има няколко начина за сканиране на документи. Можете да намерите инструкциите по следния начин:

Ръководство за потребителя на софтуера

- Сканиране
- ControlCenter3
- Мрежово сканиране

Ръководства “Как да” за ScanSoft™ PaperPort™ 11SE с OCR

- Пълният вариант на ръководствата “Как да” за ScanSoft™ PaperPort™ 11SE с OCR може да се види, като се избере Help в приложението ScanSoft™ PaperPort™ 11SE.

Къде да намерите инструкции за инсталирането на мрежа (MFC-5895CW и MFC-6490CW)


Вашето устройство може да бъде свързано към безжична или кабелна мрежа. Основните инструкции за инсталиране можете да намерите в Ръководството за бързо инсталиране. Ако вашата безжична точка за достъп поддържа SecureEasySetup™ (само за MFC-6490CW), Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™, следвайте инструкциите в Ръководството за бързо инсталиране. За повече информация относно инсталирането на мрежа направете справка в Ръководството за мрежовия потребител.

Преглед на документацията (за Macintosh)

- 1 Включете своя Macintosh. Поставете компактдиска на Brother в CD-ROM устройството. Ще се появи следният прозорец.
(Прозорецът може да е различен в зависимост от модела.)



- 2 Щракнете двукратно върху иконата **Documentation** (Документация).
- 3 Щракнете двукратно върху папката за вашия език.
- 4 Щракнете двукратно върху top.html, за да видите **Software User's Guide** (Ръководството за потребителя на софтуера) и **Network User's Guide** (Ръководството за мрежовия потребител) в HTML формат.



- 5 Щракнете върху документацията, която искате да прочетете:
 - **Software User's Guide**
(Ръководство за потребителя на софтуера)
 - **Network User's Guide** (Ръководство за мрежовия потребител)

Къде се намират инструкциите за сканиране

Има няколко начина за сканиране на документи. Можете да намерите инструкциите по следния начин:

Ръководство за потребителя на софтуера

- Сканиране
- ControlCenter2
- Мрежово сканиране

Ръководство на потребителя на Presto! PageManager

- Пълното Ръководство за потребителя на Presto! PageManager може да се види от раздела Help в приложението Presto! PageManager.

Къде да намерите инструкции за инсталирането на мрежа (MFC-5895CW и MFC-6490CW)

Вашето устройство може да бъде свързано към безжична или кабелна мрежа. Основните инструкции за инсталиране можете да намерите в Ръководството за бързо инсталиране. Ако вашата безжична точка за достъп поддържа SecureEasySetup™ (само за MFC-6490CW), Wi-Fi Protected Setup™ или AOSS™, следвайте инструкциите в Ръководството за бързо инсталиране. За повече информация относно инсталирането на мрежа направете справка в Ръководството за мрежовия потребител.

Достъп до Brother Support (за Windows®)

Можете да намерите всички контакти, които ще са ви нужни, като например Интернет поддръжка (Brother Solutions Center).

- Щракнете върху **Brother Support** в основното меню. Ще се появи следният екран:



- За да влезете в нашия уеб сайт (<http://www.brother.com>), щракнете върху **Brother Home Page**.
- За последни новини и информация за поддръжка на продукти (<http://solutions.brother.com>), щракнете върху **Brother Solutions Center**.
- За да посетите нашия уеб сайт за оригинални консумативи на Brother (<http://www.brother.com/original/>), щракнете върху **Supplies Information**.
- За да влезете в Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) за БЕЗПЛАТНИ проекти на снимки и печатаеми файлове за изтегляне, щракнете върху **Brother CreativeCenter**.
- За да се върнете в основната страница, щракнете върху **Back** или, ако сте готови, щракнете върху **Exit**.

Преглед на контролния панел на MFC-6490CW

Моделите MFC-5890CN, MFC-5895CW и MFC-6490CW имат едни и същи клавиши на контролния панел.



Забележка

На повечето фигури в това Ръководство за потребителя е показан MFC-6490CW.

1 Клавиши на факса и телефона:

- **Fax Preview** (Преглед на факса)
Позволява ви да преглеждате входящите и изходящите факсове на LCD дисплея.
- **Tel/R** (Тел/П)
Този клавиш се използва за телефонен разговор след вдигане на външна слушалка по време на Ф/Т псевдо позвъняване.
Освен това, когато сте свързани с вътрешна телефонна централа, можете да използвате този клавиш, за да получите достъп до външна линия или да преквърлите разговора на друг вътрешен номер.
- **Redial/Pause** (Повторно набиране/пауза)
Преизбира последните 30 набрани номера. Също така служи за въвеждане на пауза, когато се програмират номера за бързо набиране.

2 Цифрова клавиатура


Използвайте тези клавиши за да набирате телефонни или факс номера и за клавиатура при въвеждане на информация в устройството. Клавишът # ви позволява временно да превключвате режима на набиране по време на повикване между импулсно и тонално.

3 Клавиши за режим:

- **Fax** (Факс)
Позволява ви достъп до режим факс.
- **Scan** (Сканиране)
Позволява ви достъп до режим на сканиране.
- **Copy** (Копиране)
Позволява ви достъп до режим на копиране.
- **Photo Capture** (Картов център)
Позволява ви достъп до режим PhotoCapture Center™.

4 Клавиши за менюто:

- **Бутони за настройка на звука**
Когато устройството не е активно, можете да натиснете тези бутони, за да регулирате силата на зънене.
- **Клавиш за телефонен указател**
Натиснете, за да запаметите номерата за набиране с едно натискане, за бързо набиране и номерата на група в паметта на устройството.
Позволява ви да запаметявате, търсите и набирате номера, съхранени в паметта.



■ ◀ или ▶

Натиснете, за да се придвижите назад или напред към избран елемент на менюто. Освен това натиснете, за да изберете опция.

■ ▲ или ▼

Натиснете, за да преминете през опциите и менютата.

■ **Menu** (Меню)

Влезте в основното меню.

■ **OK**

Изберете настройка.

■ **Clear/Back** (Изчисти)

Натиснете, за да изтриете знаци или да се върнете на предишното ниво на менюто.

5 Клавиши за стартериане:

■ **Colour Start** (Старт (Цветно))

Дава възможност да започнете да изпращате факсове или да правите цветни копия. Освен това ви позволява да започнете операция по сканиране (цветно или черно-бяло, в зависимост от настройката на сканирането в програмата ControlCenter).

■ **Mono Start** (Старт (Черно-бяло))

Дава възможност да започнете да изпращате факсове или да правите черно-бели копия. Освен това ви позволява да започнете операция по сканиране (цветно или черно-бяло, в зависимост от настройката на сканирането в програмата ControlCenter).

6 Power Save (Икономия на енергия)

Позволява ви да поставите устройството в режим на икономия на енергия.

7 Stop/Exit (Стоп/Излез)

Прекъсва операция или излиза от меню.

8 Ink Management (Контрол на мастилата)

Позволява ви да почистите печатащата глава, да проверите качеството на печат и да проверите нивото на наличното мастило.

9 LCD (течноокристален дисплей)

Показва съобщения на екрана, които да ви помогнат при настройването и използването на устройството.

Освен това може да регулирате и ъгъла на дисплея, като го повдигнете.

10 Клавиши с едно натискане


Тези 3 клавиша дават моментален достъп до 6 предварително съхранени номера.

Shift (Смяна)

За достъп до номера с едно натискане от 4 до 6, задръжте натиснат **Shift** (Смяна), докато натискате клавиша с едно натискане. Освен това, ако на клавиша не е зададен номер, можете направо да запаметите номера, като натиснете празния клавищ.

Показания на LCD дисплея

На LCD дисплея се изписва текущото състояние на устройството, когато то не е активно.



1 Състояние на безжичната мрежа (MFCH5895CW и MFC-6490CW)

Индикатор с четири нива показва текущата силата на сигнала на безжичната мрежа, ако използвате такава.



2 Състояние на паметта

Позволява ви да видите наличната памет в устройството.

3 Индикатор за мастило

Позволява ви да видите наличния обем мастило.

4 Текущ режим на получаване

Позволява ви да видите текущия режим на получаване.

- Fax (само факс)
- F/T (факс/тел)
- TAD (външен TAD)
- Mn1 (ръчно)

5 Факсове в паметта

Показва колко получени факса има в паметта.



Забележка

(MFC-6490CW)

Ако получите факс, който съдържа няколко различни размера на страници (например страница с данни A4 и страница с данни A3), устройството може да създаде и запамети по един файл за вски размер на страница. LCD дисплеят може да покаже, че е получена повече от една факс задача.

Основни операции


Следните стъпки ви показват как да промените дадена настройка в устройството. В този пример настройката за таймер за режимите се променя от 2 минути на 30 секунди.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.



Натиснете **OK**.

- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Програм.таймер.



- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете 30Сек.



Натиснете **OK**.

Можете да видите текущата настройка на LCD дисплея:



- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Зареждане на хартия и други носители за печат




Забележка

(Само за MFC-6490CW)

- За тава 2 вижте Зареждане на хартия в тавата за хартия 2 (само за MFC-6490CIV) на стр. 12.
- Ако тавата, използвана за режим факс, е зададена на Авто селект, трябва да отворите и затворите капака на скенера, за да нулирате устройството след новото зареждане на тава 1.


Зареждане на хартия в тавата за хартия 1

- 1 Ако капакът на опората за хартия е отворен, затворете го и след това затворете опората за хартия. Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.




Забележка

- Когато използвате хартия с размер A3, Legal или Ledger, натиснете и задръжте бутона за освобождаване на универсалния водач (1), докато издърпвате с плъзгане предната част на тавата за хартия навън.




- Ако използвате хартия с размер A5 или по-малък, трябва тавата за хартия да не е разгъната.


- 2 Отворете капака на тавата за хартията (1).



- 3 Внимателно натиснете и плъзнете с две ръце страничните водачи на хартията (1), а след това водача за дължина на хартията (2), така че да отговарят на размера на хартията. Проверете дали триъгълните знаци (3) на страничните водачи за хартията (1) и на водача за дължина на хартията (2) са подравнени със знака за размер на използваната от вас хартия.




- 4 Разлистете добре тестето хартия, за да избегнете засядания и проблеми при подаване на хартията.




Забележка

Винаги проверявайте хартията да не е нагъната.

- 5 Внимателно поставете хартията в тавата за хартия със страната за печат надолу и горния край напред. Проверете дали хартията е добре легнала в тавата.




- 6 Внимателно нагласете с две ръце страничните водачи за хартията. Проверете дали страничните водачи за хартията докосват краищата на хартията.




Забележка

Внимавайте да не избутвате хартията прекалено напред – тя може да се повдигне в задната част на тавата и това да доведе до проблеми с подаването ѝ.

- 7** Затворете капака на тавата за хартията. Проверете дали хартията е легнала равномерно в тавата под маркера за максимално количество хартия (1).




- 8** Бавно натиснете докрай тавата за хартия обратно в устройството.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


НЕ поставяйте тава 1 в устройството твърде бързо. Така може да нараните ръката си, като я заклещите между тава 1 и тава 2. Поставяйте бавно тава 1.

- 9** Като придържате тавата за хартията на мястото й, извадете опората за хартията (1), докато щракне, и след това разгънете капака на опората за хартия (2).



Забележка

Когато сгъвате тава 1, извадете хартията от нея. След това съните тавата, като натиснете бутона за освобождаване на универсалния водач (1). Регулирайте водача за дължина на хартията (2), така че да отговаря на размера, който ще използвате. След това поставете хартията в тавата.




Зареждане на хартия в тавата за хартия 2 (само за MFC-6490CW)




Забележка

В тава 2 можете да използвате само обикновена хартия с размери A3, A4, Ledger, Letter, Legal или Executive.


- Издърпайте изцяло тавата за хартия от устройството.



- Извадете капака на тавата за хартията (1).




- Внимателно натиснете и пълзнете с две ръце страничните водачи на хартията (1), а след това водача за дължина на хартията (2), така че да отговарят на размера на хартията. Проверете дали триъгълните знаци (3) на страничните водачи за хартията (1) и на водача за дължина на хартията (2) са подравнени със знака за размер на използваната от вас хартия.





Забележка

Когато използвате хартия с размер Ledger, Legal или A3, натиснете и задръжте бутона за освобождаване на универсалния водач (1), докато издърпвате с плъзгане предната част на тавата за хартия навън.



- 4** Разлистете добре тестето хартия, за да избегнете засядания и проблеми при подаване на хартията.




Забележка


Винаги проверявайте хартията да не е нагъната.

5

Внимателно поставете хартията в тавата за хартия със страната за печат надолу и горния край напред. Проверете дали хартията е легнала равномерно в тавата под маркера за максимално количество хартия (1).

**6**


Внимателно нагласете с две ръце страничните водачи за хартията, така че да паснат на тестето хартия. Проверете дали страничните водачи за хартията докосват краищата на хартията.




Забележка

Внимавайте да не избутвате хартията прекалено напред – тя може да се повдигне в задната част на тавата и това да доведе до проблеми с подаването ѝ.


- 7 Сложете обратно капака на тавата за хартията.




- 8 Бавно натиснете тавата за хартия обратно в устройството.




- 9 Когато използвате хартия с размер A3, Ledger или Legal, изпълнете следните стъпки.
Издърпайте тава 1 от устройството.




- 10 Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на универсалния водач (1), докато издърпвате с пълзгане предната част на тавата за хартия навън.



- 11 Отворете капака на тавата за хартията и регулирайте водача за дължина на хартията (1) за хартията.




- 12** Затворете капака на тавата за хартията и бавно пъхнете тавата за хартия обратно в устройството. Извадете опората за хартията (1), докато щракне, и след това разгънете капака на опората за хартия (2).



Забележка

Ако сте приключили с използването на хартия с размер A3, Ledger или Legal и искате да използвате хартия с по-малък размер, извадете хартията от тавата. След това съньете тавата, като натиснете бутона за освобождаване на универсалния водач (1). Регулирайте водача за дължина на хартията (2), така че да отговаря на размера, който ще използвате. След това поставете хартията с по-малък размер в тавата.



Зареждане на пликове и пощенски картички

За пликове

- Използвайте пликове, които тежат между 80 и 95 г/м².
- За някои пликове е необходимо да извършите настройка на полетата в приложението. Непременно направете пробно разпечатване преди печат на много пликове.



ВНИМАНИЕ

НЕ използвайте следните типове пликове, тъй като могат да доведат до проблеми с подаването на хартията:

- Които са издуди.
- Украсени с релеф (имат релефен печат).
- С кламери или телбод.
- Които са предварително отпечатани отвътре.

С лепило	С двойни капаци

Понякога може да има проблеми при зареждането на хартията, причинени от дебелината, размера и формата на капациите за запечатване на използваните пликове.


Зареждане на пликове и пощенски картички

- 1 Преди зареждане загладете ъглите и страните на пликовете или пощенските картички, за да ги изравните максимално.




Забележка

Ако пликовете или пощенските картички трябва да се подават два пъти, поставяйте пликовете или пощенските картички една по една.





2

- Поставяйте пликовете или пощенските картички в тавата за хартия със страната за адреса надолу и напред с водещия ръб (горната част на плика). Внимателно натиснете и плъзнете с две ръце страничните водачи на хартията (1), а след това водача за дължина на хартията (2), така че да отговарят на размера на пликовете или пощенските картички.




Ако имате проблеми при печатането на пликове, изprobвайте следните възможности:

- 1** Внимавайте по време на печат капакът да е или отстрани на плика, или откъм задния му ръб.
- 2** Настройте размера и полето във вашето приложение.



Изваждане на малки разпечатки от устройството


Когато устройството изважда малки разпечатки в изходна тава за хартия съществува вероятност да не можете да я достигнете. Уверете се, че печатането е приключило и след това извадете тавата докрай от устройството.




Зона за печат

Зоната за печат зависи от настройките в използваното от вас приложение. На долните фигури са показани зоните, неразрешени за печат, на хартия на листове и пликове. Устройството може да печата в потъмнените зони на хартия на листове, когато е налична и включена функцията за печат без полета. (Вижте *Печатане за Windows®* или *Печат и изпращане на факс за Macintosh* в Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.)

Хартия на листове



Пликове



	Отгоре (1)	Отдолу (2)	Отляво (3)	Отдясно (4)
Листове	3 мм	3 мм	3 мм	3 мм
Пликове	12 мм	24 мм	3 мм	3 мм



Забележка

Функцията за печат без полета не е налична за пликове.

Допустима хартия и други носители за печат

Типът хартия, който използвате в устройството, може да повлияе на качеството на печат.

За да получите най-доброто качество на печат при избраните от вас настройки, винаги задавайте заредения от вас тип хартия.

Можете да използвате обикновена хартия, хартия за мастиленоструйни принтери (с покритие), гланцирана хартия, прозрачно фолио и пликове.

Препоръчваме ви да изпробвате различните типове хартия, преди да закупите големи количества.

За да постигнете най-добри резултати, използвайте хартия на Brother.

- Когато печатате на хартия за мастиленоструйни принтери (с покритие), прозрачно фолио и photoхартия, непременно изберете правилния носител за печат в раздел “**Basic**” на драйвера на принтера или в настройката за Paper Type от менюто. (Вижте *Размер и тип на хартията (само за MFC-6490СИ)* на стр. 29.)
- Когато печатате на photoхартия на Brother, заредете един допълнителен лист от същата photoхартия в тавата за хартия. В пакета с хартия е добавен допълнителен лист именно с тази цел.
- Когато използвате прозрачно фолио или photoхартия, изваждайте веднага всеки лист, за да избегнете зацепване или засядане на хартия.
- Избягвайте да докосвате повърхността на разпечатката непосредствено след печат – повърхността може да не е изсъхнала напълно и може да изцапа пръстите ви.

Препоръчвани носители за печат

За да получите най-добро качество при печат, препоръчваме да използвате хартия на Brother. (Вижте таблицата по-долу.)

Ако във вашата държава не се предлага хартия на Brother, ви препоръчваме да изпробвате различни хартии, преди да закупите големи количества.

При печат на прозрачно фолио ви препоръчваме ви да използвате “3M Transparency Film”.

Хартия на Brother

Тип хартия	Артикул
Обикновена хартия А3	BP60PA3
Гланцирана photoхартия А3	BP71GA3
Хартия за мастиленоструйни принтери А3 (матова)	BP60MA3
Обикновена хартия А4	BP60PA
Гланцирана photoхартия А4	BP71GA4
Хартия за мастиленоструйни принтери А4 (матова)	BP60MA
Гланцирана photoхартия 10 × 15 см	BP71GP

Боравене и използване на носители за печат


- Съхранявайте хартията, запечатана в оригиналната ѝ опаковка.
Съхранявайте хартията на равна повърхност, далеч от влага, пряка слънчева светлина и топлина.
- Избягвайте да докосвате лъскавата страна (с покритието) на фотохартията. Зареждайте фотохартията с лъскавата страна надолу.
- Избягвайте да докосвате и двете страни на прозрачното фолио, тъй като то лесно поема вода и пот и това може да доведе до влошено качество на разпечатките. Прозрачното фолио, предназначено за лазерни принтери/копирни машини, може да изцапа следващия ви документ. Използвайте само прозрачно фолио, препоръчано за мастиленоструйни принтери.
- От двете страни на хартията можете да печатате само при печат от компютър. (Вижте *Печат за Windows®*
Ръководство за потребителя на софтуера на компактдиска.)



Неправилно инсталиране

НЕ използвайте следните видове хартия:

- Повредена, нагъната, набръчкана или с необичайна форма.



1 Дебела 2 mm или повече

- Изключително лъскава или текстурирана.
- Която не може да бъде добре подредена в тесте.

Капацитет на тавата за хартия

До 50 листа хартия 80 g/m² с размер A4.

- За да се избегне зацепване, всеки лист от прозрачното фолио и фотохартията трябва да се взима веднага от изходната тава.

Избор на правилния носител за печат

Типове и размери хартия за всяка операция

Тип хартия	Размер на хартията	Употреба			
		Факс	Копиране	Картов център	Принтер
Листове	Ledger	279,4 × 431,8 мм	Да	Да	Да
	A3	297 × 420 мм	Да	Да	Да
	Letter	215,9 × 279,4 мм	Да	Да	Да
	A4	210 × 297 мм	Да	Да	Да
	Legal	215,9 × 355,6 мм	Да	Да	–
	Executive	184 × 267 мм	–	–	Да
	JIS B4	257 × 364 мм	–	–	Да
	JIS B5	182 × 257 мм	–	–	Да
	A5	148 × 210 мм	–	Да	–
	A6	105 × 148 мм	–	–	Да
Картички	Photo	10 × 15 см	–	Да	Да
	Photo L	89 × 127 мм	–	–	Да
	Photo 2L	13 × 18 см	–	–	Да
	Index Card	127 × 203 мм	–	–	Да
	Post Card	100 × 148 мм	–	–	Да
	Post Card 2 (двоен)	148 × 200 мм	–	–	Да
Пликове	C5 Envelope	162 × 229 мм	–	–	–
	DL Envelope	110 × 220 мм	–	–	–
	COM-10	105 × 241 мм	–	–	–
	Monarch	98 × 191 мм	–	–	–
	JE4 Envelope	105 × 235 мм	–	–	–
Прозрачно фолио	Letter	215,9 × 279,4 мм	–	Да	–
	A4	210 × 297 мм	–	Да	–

Тегло, дебелина и капацитет на хартията

Тип хартия		Тегло	Дебелина	Брой листове
Листове	Обикновена хартия	64 – 120 г/м ²	0,08 – 0,15 мм	150 ¹
	(Тава 2) Обикновена хартия	(MFC-6490CW) 64 – 105 г/м ²	0,08 – 0,15 мм	250 ²
	Хартия за мастиленоструйни принтери	64 – 200 г/м ²	0,08 – 0,25 мм	20
	Гланцирана хартия	До 220 г/м ²	До 0,25 мм	20
Картички	Картичка от снимка	До 220 г/м ²	До 0,25 мм	20
	Картотечна хартия	До 120 г/м ²	До 0,15 мм	30
	Пощенска картичка	До 200 г/м ²	До 0,25 мм	30
Пликове		75 – 95 г/м ²	До 0,52 мм	10
Прозрачно фолио		–	–	10

¹ До 150 листа хартия 80 г/м².

² До 250 листа хартия 80 г/м².

Зареждане на документи

Можете да изпратите факс, да правите копия и да сканирате от автоматичното листоподаващо устройство и от стъклото на скенера.

Използване на ADF

Автоматичното листоподаващо устройство може да поеме до 50 страници и да подава всяка страница поотделно. Използвайте стандартна 80 г/м² хартия и винаги разлиствайте страниците, преди да ги поставите в ADF.

Препоръчителна среда

Температура:	20 – 30 °C
Влажност:	50 – 70%
Хартия:	80 г/м ²

Препоръчителни размери на документа

Дължина:	(MFC-5890CN и MFC-5895CW) 148 – 355,6 мм (MFC-6490CW) 148 – 431,8 мм
Ширина:	(MFC-5890CN и MFC-5895CW) 148 – 215,9 мм (MFC-6490CW) 148 – 297 мм
Тегло:	64 – 90 г/м ²

Зареждане на документи

ВНИМАНИЕ

НЕ бутайте документа при подаване.


2

НЕ използвайте намачкана, набръчкана, съната, разкъсана, лепена, с телчета, клами или тиксо хартия.


НЕ използвайте картон, вестници или платове.

■ Проверете дали документите, писани с мастило, са напълно изсъхнали.

- 1 Разгънете опората за документи ADF (1) и повдигача за листа на изхода на ADF (2).



- 2 Разлистете добре страниците.
- 3 Регулирайте водачите за хартията (1) според ширината на документите.




- 4 Поставете документите с лицето нагоре, и горния край напред в ADF така, че да усетите, че докосват подаващата ролка.

Забележка

(само за MFC-6490CW)

Поставете документите с размер A4/Letter с тесния край напред.



ВНИМАНИЕ

НЕ оставяйте дебели документи върху стъклото на скенера. Ако го направите, автоматичното листоподаващо устройство може да се задръсти.

Използване на стъклото на скенера

Можете да използвате стъклото на скенера за изпращане по факс, копиране или сканиране на страници от книга или на отделни страници.

Препоръчителни размери на документа

Дължина:	(MFC-5890CN и MFC-5895CW) До 297 мм (MFC-6490CW) До 431,8 мм
Ширина:	(MFC-5890CN и MFC-5895CW) До 215,9 мм (MFC-6490CW) До 297 мм
Тегло:	До 2 кг



Зареждане на документи

Забележка

За да използвате стъклото на скенера, автоматичното листоподаващо устройство трябва да бъде празно.

- 1 Вдигнете капака за документи.

- 2 Като използвате водачите от лявата и горната страна, поставете документа с лицето надолу върху стъклото на скенера в горния ляв ъгъл.




- 3 Затворете капака за документи.

ВНИМАНИЕ

Ако сканирате книга или дебел документ, НЕ натискайте силно капака.

Област на сканиране

Областта на сканиране зависи от настройките в използваното от вас приложение. На фигурите по-долу е показана областта, която не се сканира.



Употреба	Размер на документа	Отгоре (1) Отдолу (2)	Отляво (3) Отдясно (4)
Факс	Ledger (само за MFC-6490CW)	3 мм	3,7 мм
	A3 (само за MFC-6490CW)	3 мм	4,5 мм
	Letter	3 мм	4 мм
	A4	3 мм	(стъкло на скенера) 3 мм (ADF) 1 мм
	Legal	3 мм	4 мм
Копиране	Всички размери хартия	3 мм	3 мм
Сканиране	Всички размери хартия	3 мм	3 мм

Режим на икономия на енергия

За да поддържате качеството на печата, да удължите живота на печатащата глава и да осигурите най-добре икономично използване на мастилницата, трябва винаги да държите вашето устройство свързано към електрозахранването.

Можете да сложите устройството в режим на икономия на енергия, като натиснете клавиша **Power Save** (Икономия на енергия). В режим на икономия на енергия пак можете да получавате телефонни повиквания. За допълнителна информация относно получаването на факсове при условия на икономия на енергия вижте таблицата на стр. 27. Отложените факсове, които са зададени, ще бъдат изпратени. Дори можете да извлечате факсове, като използвате дистанционно извлечане, ако не сте близо до устройството. Ако искате да извършите други операции, трябва да извадите устройството от режим на икономия на енергия.



Забележка

Ако сте се свързали към външен телефон или външен телефонен секретар, той винаги е достъпен.

Поставяне на устройството в режим на икономия на енергия

Натиснете и задръжте клавиша **Power Save** (Икономия на енергия), докато на LCD дисплея се покаже Изключване.

LCD дисплеят ще продължи да свети няколко секунди, преди да изгасне.

Изваждане на устройството от режим на икономия на енергия

Натиснете клавиша **Power Save** (Икономия на енергия).

На LCD дисплея се показват датата и часът.



Забележка

- Дори ако сте поставили устройството в режим на икономия на енергия, то периодично ще почиства печатащата глава, за да поддържа качеството на печат.
- Можете да персонализирате режима на икономия на енергия, така че с изключение на почистването на печатащата глава да не са възможни никакви други операции. (Вижте *Настройка на режима на икономия на енергия* на стр. 27.)

Настройка на режима на икономия на енергия

Можете да персонализирате клавиша **Power Save** (Икономия на енергия) на устройството. Фабричната настройка е Получи Fax: Вкл. Вашето устройство може да получава факсове или повиквания дори когато е в режим на икономия на енергия. Ако не искате вашето устройство да получава факсове или повиквания, превключете тази настройка на Получи Fax: Изкл.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Р.запази настр.
- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Получи Fax: Изкл. (или Получи Fax: Вкл.).
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Включване/изключване на настройката	Режим на получаване	Възможни операции
Получи Fax: Вкл. ¹ (фабрична настройка)	Само Fax Външен TAD	Получаване на факс Откриване на факс Отложен факс ³ Препращане на факс ³ Съхранение на факс ³ Преглед на факс ³ Получаване на факс от компютър ³ Дистанционно извличане ³
	Ръчно Fax/тел ²	Откриване на факс Отложен факс ³
Получи Fax: Изкл.	—	Не са възможни никакви други операции освен почистване на печатащата глава.

¹ Не можете да получите факс с клавиша **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).

² Не можете да получите автоматично факс, ако сте задали режима на получаване на Fax/тел.

³ Зададено преди изключване на устройството.

Режим таймер

На контролния панел устройството има четири клавиша за временен режим: **Fax** (Факс), **Scan** (Сканиране), **Copy** (Копиране) и **Photo Capture** (Картов център). Можете да промените времето, след което устройството преминава в режим факс след последната операция на сканиране, копиране или картов център. Ако изберете **Изкл.**, устройството остава в последния използвани режим.



- 1** Натиснете **Menu** (Меню).
- 2** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Програм.таймер.
- 4** Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете 0Сек., 30Сек., 1Мин., 2Мин., 5Мин. или Изкл.
Натиснете **OK**.
- 5** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Настройки на хартията

Размер и тип на хартията (MFC-5890CN и MFC-5895CW)

Тип хартия

За да получите най-добро качество на печат, настройте устройството за типа хартия, който използвате.

- 1** Натиснете **Menu** (Меню).
- 2** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Вид хартия.
- 4** Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Обикн. хартия, Inkjet Хартия, Brother BP71, Друга гланцова или Прозрачност.
Натиснете **OK**.
- 5** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

Устройството изважда хартията с разпечатаната страна нагоре в тавата за хартия в предната част на устройството. Когато използвате прозрачно фолио или гланцирана хартия, изваждайте веднага всеки лист, за да избегнете зацепване или засядане на хартия.

Размер на хартията

За разпечатване на копия можете да използвате седем размера хартия: A4, A5, A3, 10 × 15 см, Letter, Legal и Ledger и пет размера за печатане на факсове: Ledger, Letter, Legal, A3 и A4. Когато промените размера на хартията, който зареждате в устройството, в същото време трябва да промените и настройката за размера на хартията, така че устройството да може да машабира входящия факс на страницата.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Големина хар.
- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal и Ledger.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Размер и тип на хартията (само за MFC-6490CW)

За да получите най-добро качество на печат, настройте устройството за типа хартия, който използвате.

За разпечатване на копия можете да използвате седем размера хартия: A3, A4, A5, 10 × 15 см, Ledger, Letter и Legal и пет размера за печатане на факсове: A3, A4, Ledger, Letter и Legal. Когато заредите различен размер на хартията в устройството, в същото време трябва да промените и настройката за размера на хартията, така че устройството да може да машабира входящия факс на страницата.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.

- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр. Тава.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Тава#1 или Тава#2.
Натиснете **OK**.
- 5 Направете едно от следните неща:
 - Ако сте избрали Тава#1, натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Обикн. хартия, Inkjet Хартия, Brother BP71, Друга гланцова или Прозрачност.
Натиснете **OK**.
 - Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Големина хар., и натиснете **◀** или **▶**, за да изберете A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal или Ledger.
Натиснете **OK**.
 - Ако сте избрали Тава#2, натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Големина хар., и натиснете **◀** или **▶**, за да изберете A4, A3, Letter, Legal или Ledger.
Натиснете **OK**.

- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Забележка

- С тава 2 можете да използвате само обикновена хартия с размери A3, A4, Ledger, Letter или Legal.
- Устройството изважда хартията с разпечатаната страна нагоре в тавата за хартия в предната част на устройството. Когато използвате прозрачно фолио или гланцирана хартия, изваждайте веднага всеки лист, за да избегнете зацепване или засядане на хартия.

Използване на тавите в режим на копиране (само за MFC-6490CW)

Можете да промените тавата по подразбиране, която устройството да използва за разпечатване на копия.

За да промените настройката по подразбиране, следвайте инструкциите по-долу.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр. Тава.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Изп.тава:Copy.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Тава#1 или Тава#2.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

Можете да промените временно размера на хартията и използваната тава само за следващо копие. (Вижте *Размер на хартията* на стр. 99 и *Избор на тава (само за MFC-6490CW)* на стр. 100.)

Използване на тавите в режим на факс (само за MFC-6490CW)

Можете да промените тавата по подразбиране, която устройството да използва за разпечатване на получени факсове.

Авто селект ще позволи на устройството ви да поема хартия първо от тава 1 или от тава 2, при условие че:

- Хартията в тава 1 е свършила.
- За тава 2 е зададен различен размер хартия, който е по-подходящ за получените факсове.
- За двете тави е зададен един и същ размер хартия, но за тава 1 не е зададено да използва обикновена хартия.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр. Тава.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Изп.тава:Fax.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Тава#1, Тава#2 или Авто селект.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Режим на сигурно подаване на хартия с напречни влакна и размер А3

Ако върху разпечатаните данни има хоризонтални линии, когато използвате хартия с размер А3, има вероятност хартията ви да е с надлъжни влакна. Настройте А3 – Short Grain на Изкл., за да избегнете тези проблеми.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете А3 – Short Grain.
- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Изкл.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

- Ако не сте сигурни в типа хартия, който използвате, погледнете върху опаковката на хартията или се допитайте до производителя относно спецификациите на хартията.
- Когато използвате настройката Вкл. за А3 – Short Grain, печатът ще бъде по-бавен.

Настройки на силата на звука

Сила на звънене

Можете да изберете сила на звука при звънене в диапазона от Високо до Изкл.

Докато устройството не е активно, натиснете **◀** **◀** или **▶** **▶**, за да регулирате силата на звука. На LCD дисплея се показва текущата настройка и всяко натискане на клавиш ще промени силата на звука с една степен. Устройството ще запази текущата настройка, докато не я промените. Можете също да промените силата на звънене от менюто, като следвате указанията по-долу.

Настройка на силата на звънене от менюто

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Обем.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Звънене.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Ниско, Средно, Високо или Изкл.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Сила на звуковия сигнал

Когато звуковият сигнал е включен, устройството издава звук, когато натиснете клавиш, направите грешка или след като изпратите или получите факс.

Можете да изберете сила на звука в диапазона от Високо до Изкл.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Обем.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Аларма.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Ниско, Средно, Високо ИЛИ Изкл.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Сила на звука на високоговорителя

Можете да изберете силата на звука на високоговорителя в диапазона от Високо до Изкл.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Обем.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Говорители.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Ниско, Средно, Високо ИЛИ Изкл.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Автоматично лятно часово време

Можете да настроите устройството автоматично да преминава на лятно часово време. То само ще се настрои отново с един час напред през пролетта и един час назад през есента. Проверете дали сте задали правилната дата и час в настройката **Дата&Час**.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Авто дн. свет.
- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Изкл. (или Вкл.).
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Режим на заспиване

Можете да изберете колко време устройството трябва да е неактивно (от 1 до 60 минути), преди да премине в режим на заспиване. Таймерът ще се рестартира, ако се извърши някаква операция на устройството.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Режим почивка.
- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете 1Мин., 2Мин., 3Мин., 5Мин., 10Мин., 30Мин. или 60Мин. – това е времето, след което неактивното устройство да преминава в режим на заспиване.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

LCD дисплей

Контраст на LCD дисплея

Можете да регулирате контраста на LCD дисплея, така че да стане по-разък и отчетлив. Ако трудно четете LCD дисплея, опитайте да промените настройката за контраста.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете LCD настройки.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете LCD Контраст.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Светъл, Средно или Тъмен.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Настройка на яркостта на фоновото осветяване

Ако трудно четете LCD дисплея, опитайте да промените настройката за яркостта.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете LCD настройки.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Светлина.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Светъл, Средно или Тъмен.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Настройка на таймера за изгасване на фоновото осветяване

Можете да зададете колко дълго да свети фоновото осветяване на LCD дисплея след последното натискане на клавиш.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете LCD настройки.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Свет. таймер.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете 10Сек., 20Сек., 30Сек. или Изкл.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Настройка на тапета

Можете да промените тапета.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете LCD настройки.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Тапет.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете вашия тапет от четирите налични модела.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Защитното заключване на функции

Защитното заключване на функции позволява да ограничите публичния достъп до определени функции на устройството (копиране, сканиране, печат¹ и РСС).

Освен това тази функция не дава възможност на потребителите да променят настройките по подразбиране на устройството, като ограничава достъпа до настройките на менюто.

Преди да използвате защитните функции, трябва първо да въведете парола на администратор.

Достъп до ограничените функции може да се разреши, като се създаде потребител с ограничен достъп. Потребителите с ограничен достъп трябва да въведат парола, за да използват устройството.

Запомните добре паролата си. Ако я забравите, обърнете се към вашия дилър на Brother, за да ви помогне.

¹ Печатът включва и изпращане на факс от компютър, както и всички останали задания за печат.



Забележка

- Само администратори могат да задават ограничения и да правят промени за всеки потребител.
- Когато е забранено печатането, заданията за печат от компютър ще се губят без предупреждение.
- Ако е забранено изпращането на факсове, не можете да използвате нито една функция от менюто за факс.
- Получаването при поискване е разрешено само когато са разрешени изпращането и получаването на факсове.

Задаване и промяна на парола на администратор

Задаване на парола

Паролата, която задавате в тези стъпки, е за администратора. Тази парола се използва за настройване на потребители и за включване или изключване на защитното заключване на функции. (Вижте *Задаване и промяна на потребители с ограничен достъп* на стр. 37 и *Включване/изключване на защитното заключване на функции* на стр. 39.)

- Натиснете **Menu** (Меню).
- Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки. Натиснете **OK**.
- Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Заключване. Натиснете **OK**.
- Въведете четирицифрен номер за паролата, като използвате цифрите 0 – 9. Натиснете **OK**.
- Въведете отново паролата, когато на LCD дисплея се покаже **Потвърди:**. Натиснете **OK**.
- Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Промяна на паролата

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Заключване.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Сложи парола.
Натиснете **OK**.
- 5 Въведете регистрираната четирицифrena парола.
Натиснете **OK**.
- 6 Въведете четирицифрен номер за новата парола.
Натиснете **OK**.
- 7 Ако на LCD дисплея се покаже Потвърди:, въведете повторно новата парола.
Натиснете **OK**.
- 8 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Задаване и промяна на потребител с публичен достъп

За потребителите с публичен достъп не е необходимо да въвеждат парола. Можете да зададете един потребител с публичен достъп.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Заключване.
Натиснете **OK**.

- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр. потр.-л.
Натиснете **OK**.
- 5 Въведете администраторската парола.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Обществен.
Натиснете **OK**.
- 7 Направете едно от следните неща:
 - За да зададете потребител с публичен достъп, натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Разреши или Забрани за Факс Tx. След като сте задали Факс Tx, натиснете **▲** или **▼**, за да изберете настройките за Факс Rx, Копиране (цвят), Копиране (Ч&Б), Сканирай, Печат и РСС, като повторите тази стъпка.
Натиснете **OK**.
 - За да промените настройката за потребител с публичен достъп, натиснете **▲** или **▼**, за да изберете настройката, която искате да промените.
Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Разреши или Забрани.
Повтаряйте тази стъпка, докато не приключите с промяната на настройките.
Натиснете **OK**.



Забележка

Ако забраните печата от компютър и разпечатките от PhotoCapture (РСС) за потребител с публичен достъп, това ще доведе до забрана на тези функции и за всички потребители с ограничен достъп.

- 8 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Задаване и промяна на потребители с ограничен достъп

Задаване на потребители с ограничен достъп

Можете да зададете потребители с ограничения и парола. Можете да зададете до 20 потребители с ограничен достъп.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Заключване.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр. потр-л.
Натиснете **OK**.
- 5 Въведете администраторската парола.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Потребител01. Натиснете **OK**.
- 7 Използвайте цифровите клавиши, за да въведете името на потребителя.
(Вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209.)
Натиснете **OK**.
- 8 Въведете четирицифrena парола за потребителя.
Натиснете **OK**.
- 9 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Разреши или Забрани за Факс Tx.
Натиснете **OK**.
След като сте задали Факс Tx,
натиснете **▲** или **▼** и повторете тази стъпка за Факс Rx,
Копиране (цвят), Копиране (Ч&Б) и Сканирай.

- 10 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Излез.
Натиснете **OK**.
- 11 Повторете от 6 до 10, за да въведете всеки допълнителен потребител и парола.
- 12 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Забележка

Не можете да използвате една и съща парола за двама различни потребители.

Промяна на потребителско име, парола или настройки за потребители с ограничен достъп

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Заключване.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр. потр-л. Натиснете **OK**.
- 5 Въведете администраторската парола. Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете съществуващия потребител с ограничен достъп, който искате да промените.
Натиснете **OK**.
- 7 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Промени. Натиснете **OK**.

- 8** Направете едно от следните неща:
- Ако искате да промените името, натиснете **Clear/Back** (Изчисти) и след това въведете новото име. (Вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209.)
Натиснете **OK**.
 - За да оставите името без промяна, натиснете **OK**.
- 9** Въведете нова четирицифrena парола за този потребител.
Натиснете **OK**.
- 10** Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Разреши или Забрани за Факс Tx.
Натиснете **OK**.
След като сте задали Факс Tx, натиснете **▲** или **▼** и повторете тази стъпка за Факс Rx,
Копиране (цвят), и Сканирай.
- 11** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Излез.
Натиснете **OK**.
- 12** Повторете от **6** до **11**, ако искате да промените настройките за още потребители.
- 13** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).
- Нулиране на съществуващи потребители с ограничен достъп**
- Можете да нулирате съществуващите потребители с ограничен достъп един по един.
- 1** Натиснете **Menu** (Меню).
 - 2** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
 - 3** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Заключване.
Натиснете **OK**.
 - 4** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр.потр.-л. Натиснете **OK**.
 - 5** Въведете администраторската парола. Натиснете **OK**.
 - 6** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете съществуващия потребител с ограничен достъп, който искате да нулирате.
Натиснете **OK**.
 - 7** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Reset. Натиснете **OK**.
 - 8** Натиснете **1**, за да изберете Да.
 - 9** Направете едно от следните неща:
- Задайте нов потребител с ограничен достъп. (Вижте *Задаване на потребители с ограничен достъп* на стр. 37.)
 - Ако не искате да задавате нов потребител с ограничен достъп, отидете на стъпка **10**.
- 10** Повторете от **6** до **9**, ако искате да нулирате още потребители.
 - 11** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Включване/изключване на защитното заключване на функции



Забележка

Ако искате да промените настройките за още потребители, на LCD дисплея ще се покаже Грешна парола.
Въведете отново правилната парола.

Включване на защитното заключване на функции

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Заключване.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Закл.Off-On. Натиснете **OK**.
- 5 Въведете вашата четирицифренна парола на администратор.
Натиснете **OK**.

Изключване на защитното заключване на функции

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Закл.On-Off. Натиснете **OK**.
- 3 Въведете вашата четирицифренна парола на администратор.
Натиснете **OK**.

Включване на потребители

Тази настройка позволява на потребител с ограничен достъп да влезе в устройството, когато е включено защитното заключване на функции.

- 1 Задръжте натиснат клавиша **Shift** (Смяна), докато натискате *****.
Или натиснете **Menu** (Меню).
След това натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Промяна Потр-л, и натиснете **OK**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете вашето потребителско име.
Натиснете **OK**.
- 3 Въведете вашата четирицифренна парола.
Натиснете **OK**.

Преминаване към публичен режим

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Отиди на общ.
Натиснете **OK**.



Забележка

След като потребителят с ограничен достъп е приключи с използването на устройството, то се връща към публичната настройка в рамките на зададеното време за режим таймер.
(Вижте Режим таймер на стр. 28.)

Нулиране на всички потребители

Можете да нулирате всички настройки и пароли за потребителя с публичен достъп и всички потребители с ограничен достъп.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Общи настройки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Заключване.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Нулира потребителите.
Натиснете **OK**.
- 5 Въведете вашата четирицифрена парола на администратор.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **1** за нулиране.
- 7 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).




Факс


Изпращане на факс	42
Получаване на факс	52
Телефон и външни устройства	67
Набиране и съхраняване на номера	75
Печат на отчети	86
Поискване	89

Влизане в режим факс

Когато искате да изпратите факс или да промените настройките за изпращане или получаване на факс, натиснете клавиша  (Fax (Факс)), така че той да светне в синьо.



На LCD дисплея се показва:



Натиснете ▲ или ▼, за да превъртите опциите на Fax (Факс). Някои функции са налични само при изпращане на черно-бели факсове.

- Fax резолюция (Вижте стр. 48.)
- Контраст (Вижте стр. 48.)
- Разм.скан от стъкло (MFC-5890CN и MFC-5895CW) (вижте стр. 44.) (MFC-6490CW: вижте стр. 44.)
- Указател (Вижте стр. 75.)
- Изходящо обаж. (Вижте стр. 76.)
- Регис.на потр. ID (Вижте стр. 77.)
- Емисия (Вижте стр. 46.)
- Закъснял Fax (Вижте стр. 50.)
- Партида TX (Вижте стр. 50.)
- Реално времетX (Вижте стр. 49.)
- Гласопод. TX (Вижте стр. 91.)
- Гласопод. RX (Вижте стр. 89.)
- Режим далечен (Вижте стр. 49.)
- Посочи нов диф. (Вижте стр. 51.)
- Фабрични наст. (Вижте стр. 51.)

Когато желаната от вас опция е маркирана, натиснете OK.

Изпращане на факс от ADF

- 1 Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Поставете документа в ADF с лицето нагоре. (Вижте *Използване на ADF* на стр. 23.)
- 3 Въведете номера на факса от цифровата клавиатура, клавиша с едно натискане, клавиша за бързо набиране или чрез търсене.



Забележка

Можете да прегледате факс съобщението преди изпращане, като натиснете **Fax Preview** (Преглед на факса).

(Вижте *Преглед на изходящ факс* на стр. 45.)

- 4 Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)). Устройството започва сканирането на документа.



Забележка

- За да отмените, натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).
- Ако изпращате черно-бял факс, когато паметта е пълна, той ще бъде изпратен веднага.
- Можете да изпращате цветни факсове с максимален размер A4.

Изпращане на факсове от стъклото на скенера

Можете да използвате стъклото на скенера за изпращане по факс на страниците от книга една по една. Максималният размер на документите може да бъде А3 за MFC-6490CW и А4 за MFC-5890CN и MFC-5895CW.

Не можете да изпращате цветни факсове от няколко страници.



Забележка

- Тъй като можете да сканирате страниците само една по една, е по-лесно да използвате ADF, ако изпращате документ с няколко страници.
- (Само за MFC-6490CW)
Можете да изпращате цветни факсове с максимален размер А4.

1 Натиснете  (**Fax** (Факс)).

2 Заредете документа с лицето надолу върху стъклото на скенера. (Вижте *Използване на стъклото на скенера* на стр. 24.)

3 Въведете номера на факса от цифровата клавиатура, клавиша с едно натискане, клавиша за бързо набиране или чрез търсене.



Забележка

Можете да прегледате факс съобщението преди изпращане, като натиснете **Fax Preview** (Преглед на факс). За подробна информация вижте *Преглед на изходящ факс* на стр. 45.

4 Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).

- Ако натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)), устройството започва да сканира първата страница. Отидете на стъпка **5**.
- Ако натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), устройството започва да изпраща документа.

5 Направете едно от следните неща:

- За да изпратите отделна страница, натиснете **2**, за да изберете **Не** (или натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) отново). Устройството започва да изпраща документа.
- За да изпратите повече от една страница, натиснете **1**, за да изберете **Да**, и отидете на стъпка **6**.

6 Поставете следващата страница на стъклото на скенера.

Натиснете **OK**.

Устройството започва сканирането на страницата. (Повторете стъпки **5** и **6** за всяка допълнителна страница.)

Настройка на размера на стъклото на скенера за изпращане на факсове (само за MFC-5890CN и MFC-5895CW)

Когато документите са с размер Letter, трябва настроите размера на сканиране на Letter. Ако не направите това, страничната част на факсовете ще липсва.

- 1 Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Разм.скан от стъкло.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Letter (или A4).
Натиснете OK.



Забележка

- Можете да запишете настройките, които използвате най-често, като ги зададете като настройки по подразбиране. (Вижте *Задаване на промените като нова настройка по подразбиране* на стр. 51.)
- Тази настройка е налична само за изпращане на документи от стъклото на скенера.

Настройка на размера на стъклото на скенера за изпращане на факсове (само за MFC-6490CW)

За да изпратите документ с размер A3, Letter, Legal или Ledger от стъклото на скенера, трябва да промените настройката на размера на стъклото на скенера.

- 1 Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Разм.скан от стъкло.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете A4, A3, Letter, Legal или Ledger.



Забележка

Можете да запишете настройките, които използвате най-често, като ги зададете като настройки по подразбиране. (Вижте *Задаване на промените като нова настройка по подразбиране* на стр. 51.)

Изпращане на цветни факсове

Устройството ви може да изпраща цветни факсове към устройства, които поддържат тази функция.

Цветните факсове не могат да се съхраняват в паметта. Когато изпращате цветен факс, устройството ще го изпрати веднага (дори ако Реално времeTX Реално времeTX е настроено на Извл.).

Преглед на изходящ факс

Можете да прегледате даден факс, преди да го изпратите. Трябва да изключите предаването в реално време и получаването при поискване, преди да използвате тази функция.

- 1** Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2** Заредете документа.
- 3** Въведете номера на факса от цифровата клавиатура, клавиша с едно натискане или клавиша за бързо набиране.
- 4** Натиснете **Fax Preview** (Преглед на факса). Устройството започва да сканира документа и изходящият факс се показва на LCD дисплея. При отворен факс с клавишите на контролния панел могат да се извършат операциите, показани по-долу.

Клавиш	Описание
	Увеличаване на факса.
	Намаляване на факса.
▲ или ▼	Вертикално превъртане.
◀ или ▶	Хоризонтално превъртане.
0	Завъртане на факса по часовниковата стрелка.
7 <small>PQRS</small>	Връщане към предишната страница.
9 <small>WXYZ</small>	Отиване на следващата страница.

- 5** Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)).

Забележка

Факс съобщението от паметта ще бъде изпратено и след това изтрито, когато натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)).

Отмяна на протичащо изпращане на факс

Ако искате да отмените изпращането на факс, докато устройството извършва сканиране, набиране или изпращане, натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Разпращане (само черно-бяло)

Разпращане означава автоматично изпращане на едно и също факс съобщение на повече от един номер на факс. В едно и също разпращане можете да добавяте групи, номера с едно натискане, номера за бързо набиране и до 50 ръчно набрани номера.

След приключване на разпращането ще се разпечатва отчет за разпращането.

- 1 Натиснете  (**Fax** (Факс)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Емисия.
Натиснете **OK**.
- 4 Можете да добавите номера за разпращането по следните начини:
 - Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Добави номер, и въведете номер, като използвате цифровата клавиатура.
Натиснете **OK**.
 - Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Указател и **OK**. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Азбучен ред или Ред по номера, и **OK**.
Натиснете ▲ или ▼, за да изберете номер, и **OK**.



Забележка

Номерата с едно натискане започват с *.
Номерата за бързо набиране започват с #.

- 5 След като въведете всички номера на факс, повторяйки стъпка 4, натиснете ▲ или ▼, за да изберете Завършено.
Натиснете **OK**.

- 6 Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)).

Забележка

- Ако не сте използвали никой от номерата за групи, можете да "разпратите" факсове максимум до 216 (MFC-5890CN и MFC-5895CW) или 256 (MFC-6490CW) различни номера.
- Наличната памет ще е различна в зависимост от типовете задания в паметта и броя номера, използвани за разпращане. Ако разпращате до максималния възможен брой, няма да можете да използвате двустранен достъп и отложен факс.
- Ако паметта е пълна, натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез), за да спрете заданието. Ако е сканирана повече от една страница, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)), за да изпратите частта, която се намира в паметта.

Прекъсване на разпращане в момента факс


- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax**.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Оставащи зад.**
Натиснете **OK**.
На LCD дисплея ще се покаже набираният номер на факс и номерът на заданието за разпращане.
- 4 Натиснете **OK**.
На LCD дисплея ще се покаже следното съобщение:
Отказ на задача?
Да → Натисни 1
Не → Натисни 2
- 5 Натиснете **1**, за да отмените набирания номер.
Тогава на LCD дисплея ще се покаже номерът на заданието за разпращане.
- 6 Натиснете **OK**.
На LCD дисплея ще се покаже следното съобщение:
Отказ на задача?
Да → Натисни 1
Не → Натисни 2
- 7 Натиснете **1**, за да отмените разпращането.
- 8 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Допълнителни операции при изпращане

Изпращане на факсове с няколко настройки

Когато изпращате факс, можете да изберете произволна комбинация от тези настройки: резолюция, контраст, размер на стъклото на скенера, режим международен, таймер за отложен факс, предаване при поискване и предаване в реално време.

- 1 Натиснете  (**Fax** (Факс)).
На LCD дисплея се показва:



- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете настройката, която искате да промените.
- 3 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете опция.
- 4 Върнете се на ②, за да промените още настройки.

Забележка

- Повечето настройки са временни и устройството се връща към настройките си по подразбиране след изпращането на факса.
- Можете да запишете някои настройки, които използвате най-често, като ги зададете като настройки по подразбиране. Тези настройки ще останат, докато не ги промените отново.
*(Вижте **Задаване на промените като нова настройка по подразбиране** на стр. 51.)*

Контраст

Ако документът ви е прекалено светъл или тъмен, може да поискате да смените контрастта. За повечето документи може да се използва фабричната настройка Авто. Тя автоматично избира подходящия контраст за вашия документ.

Използвайте Светъл, когато изпращате светъл документ. Използвайте Тъмен, когато изпращате тъмен документ.

- 1 Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Контраст.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Авто, Светъл или Тъмен.
Натиснете OK.



Забележка

Дори ако изберете Светъл или Тъмен, устройството ще изпрати факса чрез настройката Авто при наличието на някое от следните условия:

- При изпращане на цветен факс.
- Когато изберете Снимка като резолюция на факса.

Промяна на резолюцията на факс

Качеството на факса може да бъде променено, като се промени резолюцията му.

- 1 Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Fax резолюция.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете желаната резолюция.
Натиснете OK.



Забележка

Можете да избирате от четири различни настройки за резолюция за черно-бели факсове и от две за цветни.

Черно-бяло

Стандартно	Подходяща за повечето печатни документи.
Фино	Подходяща за малки разпечатки и се изпраща малко по-бавно отколкото при стандартна резолюция.
Супер фин	Подходяща за малки разпечатки и картички и се изпраща малко по-бавно, отколкото при фин резолюция.
Снимка	Използвайте, когато документът има различни оттенъци на сивото или е снимка. Изпращането в този случай е най-бавно.

Цветно

Стандартно	Подходяща за повечето печатни документи.
Фино	Използвайте, когато документът е снимка. Времето за изпращане е повече, отколкото при стандартна резолюция.

Ако изберете Супер фин или Снимка и после използвате клавиша **Colour Start** (Старт (Цветно)) за да изпратите факс, устройството ще изпрати факса с използване на настройката Фино.

Двустранен достъп (само черно-бяло)

Можете да наберете номер и да започнете сканирането на факса в паметта дори когато устройството изпраща от паметта, получава факсове или печата данни от компютъра. На LCD дисплея се показва номерът на новото задание и наличната памет.

Броят страници, който можете да сканирате в паметта, ще е различен в зависимост от отпечатаните върху тях данни.



Забележка

Ако по време на сканиране на документи се покаже съобщението Няма памет натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез) за да го отмените, или **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) за да изпратите сканираните страници.

Предаване в реално време

При изпращане на факс устройството сканира документа в паметта, преди да го изпрати. След това, когато се освободи телефонната линия, устройството ще започне да набира и изпраща.

Ако паметта е пълна и изпращате черно-бял факс от ADF, устройството ще изпрати документа в реално време (дори ако Реално времеTX е зададено на Изкл.).

Понякога може да искате да изпратите веднага важен документ, без да изчаквате за предаване от паметта. Можете да включите Реално времеTX.

- 1 Натиснете (**Fax (Факс)**).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Реално времеTX.

- 3 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Вкл. (или Изкл.).
Натиснете **OK**.



Забележка

При предаване в реално време функцията за автоматично повторно набиране не работи, когато се използва стъклото на скенера.

Международен режим

Ако имате затруднения с изпращането на факсове в чужбина поради възможно смущение в телефонната линия, препоръчваме да включите международен режим. След изпращането на факс чрез тази функция, функцията ще се самоизключи.

- 1 Натиснете (**Fax (Факс)**).
- 2 Заредете документа.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Режим далечен.
- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Вкл. (или Изкл.).
Натиснете **OK**.

Изпращане на отложен факс (само черно-бяло)

През деня можете да съхраните до 50 факса в паметта, които да бъдат изпратени в рамките на 24 часа. Тези факсове ще бъдат изпратени в този час на деня, който сте въввели в стълка ⑥.

- 1 Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Закъснял Fax.
- 4 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Вкл.
Натиснете OK.
- 5 Въведете часа, в който искате да бъде изпратен факсът (в 24-часов формат). (Например: въведете 19:45 за 7:45 вечерта.)
Натиснете OK.



Забележка

Броят страници, който можете да сканирате в паметта, зависи от количеството на отпечатаните върху всяка страница данни.

Отложено пакетно предаване (само черно-бяло)

Преди изпращането на отложените факсове, устройството ще ви помогне да спестите време, като сортира всички факсове в паметта по местоназначение и планиран час. Всички отложени факсове, които са планирани за изпращане по еднакво време към един и същ номер на факс, ще бъдат изпратени като един факс, за да се спести време за предаване.

- 1 Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Партида TX.

- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Вкл.
Натиснете OK.

- 4 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Проверка и отмяна на чакащи задания

Можете да проверите кои задания все още чакат в паметта за изпращане и да отмените задание. (Ако няма задания, на LCD дисплея се показва Няма други зад.).

- 1 Натиснете Menu (Меню).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Fax.
Натиснете OK.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Оставащи зад.
Натиснете OK.
Всички чакащи задания се показват на LCD дисплея.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да превъртите заданията и да изберете заданието, което искате да отмените.
Натиснете OK.
- 5 Направете едно от следните неща:
 - За да отмените, натиснете 1, за да изберете Да.
Ако искате да отмените друго задание, отидете на стълка ④.
 - За да излезете, без да отмените, натиснете 2, за да изберете Не.
- 6 Когато приключите, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Задаване на промените като нова настройка по подразбиране

Можете да запишете настройките на факс Fax резолюция, Контраст, Разм.скан от стъкло И Реално времето които използвате най-често, като ги зададете като настройки по подразбиране. Тези настройки ще останат, докато не ги промените отново.

- 1 Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете опцията от менюто, която искате да промените. Натиснете ◀ или ▶, за да изберете вашата нова настройка. Повторете тази стъпка за всяка настройка, която искате да промените.
- 3 След промяната на последната настройка натиснете ▲ или ▼, за да изберете Посочи нов диф. Натиснете OK.
- 4 Натиснете 1, за да изберете Да.
- 5 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Връщане на всички настройки към фабричните настройки

Можете да върнете всички настройки, които сте променили, към фабричните настройки. Тези настройки ще останат, докато не ги промените отново.

- 1 Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Фабрични наст. Натиснете OK.
- 3 Натиснете 1, за да изберете Да.
- 4 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Ръчно изпращане на факс

Ръчното предаване ви позволява да чуете тоновете за набиране, звънене и получаване на факс по време на изпращане на факс.

- 1 Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Заредете документа.
- 3 За да чуете тон за набиране, вдигнете слушалката на външен телефон.
- 4 Наберете номера на факс.
- 5 Когато чуете тон на факс, натиснете Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или Colour Start (Старт (Цветно)). Ако използвате стъклото на скенера, натиснете 1 на устройството, за да из pratите факс.
- 6 Поставете на място слушалката.

Съобщение за пълна памет

Ако получите съобщение Няма памет, докато сканирате първата страница на факс, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез), за да отмените факса.

Ако получите съобщение Няма памет, докато сканирате следваща страница, имате избора да натиснете Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или Colour Start (Старт (Цветно)), за да из pratите сканираните досега страници или Stop/Exit (Стоп/Излез) за да отмените операцията.



Забележка

Ако не искате да изтривате вашите съхранени факсове, за да изчистите паметта, можете да промените настройката, за да из pratите факса в реално време. (Вижте *Предаване в реално време* на стр. 49.)

6

Получаване на факс


Режими на получаване

Трябва да изберете режим на получаване в зависимост от външните устройства и телефонните услуги, към които сте свързани.

Избор на режима на получаване

По подразбиране устройството получава всички факсове, които са му изпратени. Фигурата по-долу ще ви помогне да изберете правилния режим.

За по-подробна информация за режимите на получаване вижте *Използване на режимите на получаване* на стр. 53.



За да зададете режим на получаване, следвайте инструкциите по-долу.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Инициал. настр. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Режим получ..
- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Само Fax, Fax/тел, Външен TAD или Ръчно. Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез). На LCD дисплея се показва текущия режим на получаване.

Използване на режимите на получаване

Някои режими на получаване отговарят автоматично (Само Fax и Fax/тел). Можете да решите да промените закъснението на позвъняване, преди да използвате тези режими. (Вижте *Закъснение на позвъняване* на стр. 54.)

Само Fax

Режимът само за факс автоматично отговаря на всяко обаждане като факс.

Fax/тел

Режимът за факс/телефон ви помага автоматично да управлявате входящите повиквания, като разпознава дали са факсове, или гласови повиквания, и постъпва по един от следните начини:

- Факсовете се получават автоматично.
- Гласовите повиквания стартират Ф/Т позвъняване, за да бъдете уведомени да вдигнете телефона. Ф/Т позвъняването е бързо двойно позвъняване, извършено от устройството.

(Вижте също *Време на позвъняване на Ф/Т (само за режим за факс/телефон)* на стр. 54 и *Закъснение на позвъняване* на стр. 54.)

Ръчно

Ръчният режим изключва всички функции за автоматичен отговор, освен ако не използвате функцията код телеком.

За да получите факс в ръчен режим, вдигнете слушалката на външен телефон. Когато чуете тонове на факса (къси повторящи се звуци **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)) и изберете Получи. Можете да използвате и функция за откриване на факс за получаване на факсове, като вдигнете слушалката на същата линия, като тази на устройството.

(Вижте също и *Откриване на факс* на стр. 55.)

6

Външен телефонен секретар (TAD)

Режимът външен TAD дава възможност на външен телефонен секретар да управлява входящите ви повиквания. Входящите разговори ще бъдат обработени по един от следните начини:

- Факсовете се получават автоматично.
- Обаждашите се могат да запишат съобщение на външния телефонен секретар.

(За по-подробна информация вижте *Сързане на външен телефонен секретар* на стр. 70.)

Настройки на режим на получаване

Закъснение на позвъняване

Закъснението на позвъняване задава колко пъти звъни устройството, преди да отговори в режими Само Fax и Fax/тел. Ако имате външни или вътрешни телефонни номера на една и съща линия с тази на устройството изберете максималния брой позвънявания.

(Вижте *Действия от вътрешен телефонен номер* на стр. 72 и *Откриване на факс* на стр. 55.)

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax**.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Настр. получ.**
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Забавено звън.**
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете броя позвънявания на линията, преди устройството да отговори.
Натиснете **OK**.
Ако изберете 0, линията няма да звъни изобщо.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Време на позвъняване на Ф/Т (само за режим за факс/телефон)

Когато някой извърши повикване на вашето устройство, вие и отсрецната страна ще чуete нормален телефонен сигнал на позвъняване. Броят позвънявания се задава от настройката за закъснение на позвъняването.

Ако повикването е факс, устройството ви ще го получи – обаче, ако е гласово повикване, ще прозвучи Ф/Т позвъняване (бързо двойно позвъняване) за периода, който сте задали в настройката за време на позвъняване на Ф/Т. Ако чуete Ф/Т позвъняване, това означава, че на линията има лице, което осъществява гласово повикване.

Тъй като Ф/Т позвъняването се извършва от устройството, вътрешните и външните телефони **няма** да звънят – но все пак можете да отговорите от всеки телефон. (За по-подробна информация вижте *Използване на кодове за дистанционен достъп* на стр. 74.)

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax**.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Настр. получ.**
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Ф/Т прод.звън.**
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да зададете колко дълго устройството да звъни, за да ви уведоми за гласово повикване (20, 30, 40 или 70 секунди).
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

Дори ако отсрецната страна затвори по време на двойното псевдо позвъняване, устройството ще продължи да звъни за зададения период от време.

Откриване на факс

Ако откриването на факс е зададено на Вкл.

Устройството получава автоматично факс обаждане дори ако отговорите на обаждането. Когато видите Получаване на LCD дисплея или чуете звуков сигнал в използваната от вас слушалка, просто поставете отново слушалката. Вашето устройство ще свърши останалото.

Ако откриването на факс е зададено на Изкл.

Ако сте при устройството и отговорите на факс обаждане, като вдигнете слушалката, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)), а след това натиснете **2**, за да получите факса.

Ако отговорите от вътрешен телефон, натиснете *** 5 1**. (Вижте *Действия от вътрешен телефонен номер* на стр. 72.)



Забележка

- Ако за тази функция е зададено Вкл., но устройството ви не се свързва към факс обаждане, когато вдигнете слушалката на вътрешния или външния телефон, натиснете кода за дистанционно активиране *** 5 1**.
- Ако изпращате факсове от компютър на една и съща линия и устройството ги разделя, настройте откриването на факс на Изкл.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax**. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Настр. получ.**. Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Засич. Fax**.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете **Вкл.** (или Изкл.). Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Допълнителни операции при получаване

Печат на намален входящ факс

Ако изберете Вкл., устройството автоматично намалява всяка страница на входящия факс, така че да се побира на един лист хартия с размер A4, Letter или Legal. Устройството изчислява коефициента на намаляване, като използва размера на страницата на факса и настройката на размера на хартията. (Вижте *Размер и тип на хартията (MFC-5890CN и MFC-5895CW)* на стр. 28 или *Размер и тип на хартията (само за MFC-6490CW)* на стр. 29.)

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax**. Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Настр. получ.**. Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Авто редукция**.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете **Вкл.** (или Изкл.). Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Задаване на приоритет на получаване

Ако на устройството ви е изпратен цветен факс с размер А3, то ще получи или черно-бял факс с размер А3, или цветен факс с размер А4 в зависимост от настройката за приоритет на получаване. Ако изберете Моно (Макс. А3), ще получите черно-бял факс с размер А3. Ако изберете Цвят (Макс. А4), ще получите цветен факс с размер А4.



Забележка

Настройката по подразбиране е Моно (Макс. А3), така че устройството не може да получи цветен факс с размер А4 по подразбиране.

Приоритет на получаване	Изпратен документ	Получен документ	Преглед на факс	Съхранение ИЗКЛ.	Получаване на факсове (Вкл.)	
					Съхранение на факс	Препращане на факс
Цветен (Макс. А4)	Цветен	A4	Цветен А4	Няма (цветна разпечатка)	(цветна разпечатка)	Няма (цветна разпечатка)
		A3	Цветен А4 ¹ (намален)			Няма (цветна разпечатка)
	Черно-бял	A4	Черно-бял А4	Налично	(черно-бяла разпечатка)	Няма (цветна разпечатка)
		A3	Черно-бял А4 ¹ (намален)			Няма (цветна разпечатка)
Моно (Макс. А3)	Цветен	A4	Черно-бял А4 ¹			Налично (до размер А4)
		A3	Черно-бял А3 ¹			Налично (до размер А4)
	Черно-бял	A4	Черно-бял А4			Налично (до размер А4)
		A3	Черно-бял А3			Налично (до размер А4)

¹ Тези резултати може да се различават в зависимост от възможностите на изпращащото устройство.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax**.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Настр. получ.**
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Моно/цвят**.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете **Моно (Макс. А3)** или **Цвят (Макс. А4)**.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Печат на факс от паметта

Ако сте избрали съхранение на факсове, можете да отпечатате факс от паметта, когато сте при устройството. Ако сте избрали **Fax Preview** (Преглед на факса), вижте *Преглед на факса (само черно-бяло)* на стр. 61.

- 1** Натиснете **Menu** (Меню).
- 2** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax**.
Натиснете **OK**.
- 3** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Отпечатай док.**.
Натиснете **OK**.
- 4** Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)).
- 5** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

Когато печатате факс от паметта, данните на факса ще бъдат изтрити.

Приемане при липса на хартия

Когато тавата за хартия се изпразни по време на приемане на факс, на LCD дисплея се показва **Няма хартия**. Поставете някаква хартия в тавата за хартия. (Вижте *Зареждане на хартия и други носители за печат* на стр. 9.)

Устройството ще продължи с получаването на факса, като оставащите страници ще се запаметят в паметта, ако има достатъчно свободна памет.

Следващите входящи факсове също ще се запаметят в паметта, докато тя не се напълни. Когато паметта е пълна, устройството ще спре да отговаря автоматично на повиквания. За да отпечатате факсовете, поставете отново хартия в тавата.

Получаване от паметта (само черно-бяло)

Можете да използвате само по една операция за получаване от паметта:

- Препращане на факс
- Съхранение на факс
- Получаване на факс от компютър
- Изключване

Можете по всяко време да промените избора си. Ако получените факсове все още са в паметта на устройството, когато промените операциите за получаване от паметта, на LCD дисплея се показва съобщение. (Вижте *Промяна на операциите за получаване от паметта* на стр. 61.)



Забележка

Когато получите цветен факс, устройството обработва данните като цветен или черно-бял факс в зависимост от настройката за приоритет на получаване. (Вижте *Задаване на приоритет на получаване* на стр. 56.)

Препращане на факс

Когато изберете препращане на факс, устройството съхранява получения факс в паметта. След това устройството ще набере номера на факс, който сте програмирали, и ще препрати факс съобщението.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax**.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Настр. получ.**
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Получ. в памет.**
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax препращане.**
Натиснете **OK**.
- 6 Въведете номера за препращане (до 20 цифри).
Натиснете **OK**.
- 7 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Рез. печат: Вкл.** или **Рез. печат: Изкл.**
Натиснете **OK**.



Забележка

- Ако изберете **Рез. печат: Вкл.**, устройството ще отпечата факса и на вашето устройство, така че ще имате копие. Това е защитна функция, в случай че има прекъсване на електрозахранването, преди факсът да бъде препратен или ако има проблем в получаващото устройство. Тази функция **Рез. печат: Вкл.** не работи, ако е включен преглед на факса.
- Устройството може да съхранява факсове в продължение на около 24 часа, ако има прекъсване на електрозахранването.

- 8 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Съхранение на факс

Ако изберете съхранение на факс, устройството съхранява получения факс в паметта. Ще имате възможност да извлечете факс съобщения от друго местоположение, като използвате командите за дистанционно извлечане.

Ако сте задали съхранение на факсове, на устройството автоматично ще се отпечата архивно копие.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax**.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Настр. получ.**
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Получ. в памет.**
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax съхранение.**
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Получаване на факс от компютър

Ако включите функцията за получаване на факс от компютър, устройството ще съхранява получените факсове в паметта си и автоматично ще ги изпраща на компютъра ви. След това можете да използвате компютъра си за преглед и съхранение на тези факсове.

Дори ако сте изключили компютъра си (например през нощта или уикенда), устройството ще получи и съхрани факсовете в паметта си. Броят получени факсове, съхранени в паметта, ще се покажат в долната лява част на LCD дисплея.

Когато пуснете компютъра и се стартира софтуерът PC-FAX Receiving, вашето устройство прехвърля автоматично факсовете ви на компютъра.

За прехвърляне на получените факсове на компютъра трябва да имате софтуер PC-FAX Receiving, който се изпълнява на компютъра ви. (За повече информация вижте *PC-ФАКС получаване в Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска*.)

Ако изберете Рез. печат: Вкл., устройството също ще разпечата факса.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Fax.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр. получ.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Получ. в памет.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете PC Fax получ.
Натиснете **OK**.

- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете <USB> или компютъра, който искате да получава.
Натиснете **OK**.

- 7 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Рез. печат: Вкл. или Рез. печат: Изкл.
Натиснете **OK**.

- 8 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Забележка

- PC Fax Receive не се поддържа в Mac OS.
- Преди да можете да настроите PC Fax Receive, трябва да инсталirate софтуера MFL-Pro Suite на вашия компютър. Уверете се, че вашият компютър е свързан и включен.
(За повече информация вижте *PC-ФАКС получаване в Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска*.)
- В случай на прекъсване на електрозахранването устройството ще съхрани факсовете ви в паметта за около 24 часа. Обаче, ако изберете Рез. печат: Вкл., устройството ще разпечата факса, така че ще имате копие в случай на прекъсване на електрозахранването, преди да бъде изпратен на компютъра.
- Ако получите съобщение за грешка и устройството не може да разпечата факсовете в паметта, можете да използвате тази настройка за прехвърляне на вашите факсове на компютъра. (За подробна информация вижте *Съобщения за грешки и поддръжка* на стр. 155.)

Промяна на целевия компютър

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Fax.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр. получ.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Получ. в памет.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете PC Fax получ.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Промени.
Натиснете **OK**.
- 7 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете <USB> или компютъра, който искате да получава.
Натиснете **OK**.
- 8 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Рез. печат: Вкл.
или Рез. печат: Изкл.
Натиснете **OK**.
- 9 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Изключване на операциите за получаване от паметта

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Fax.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр. получ.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Получ. в памет.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Изкл.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

LCD дисплеят ще ви даде още опции, ако все още има получени факсове в паметта на устройството. (Вижте *Промяна на операциите за получаване от паметта* на стр. 61.)

Промяна на операциите за получаване от паметта

Ако все още има останали получени факсове в паметта на устройството, когато променяте операциите за получаване от паметта, на LCD дисплея ще ви бъде зададен един от следните въпроси:

- Изтр. вс. док.?
 - Да → Натисни 1
 - Не → Натисни 2
- Отпеч. Fax-овете?
 - Да → Натисни 1
 - Не → Натисни 2
 - Ако натиснете 1, факсовете от паметта ще бъдат изтрити или отпечатани преди промяната на настройката. Ако вече е отпечатано архивно копие, няма да се отпечатва ново.
 - Ако натиснете 2, факсовете от паметта няма да бъдат изтрити или отпечатани и настройката ще остане без промяна.

Ако в паметта на устройството са останали получени факсове, когато промените на PC Fax получ. от друга опция [Fax препращане или Fax съхранение], натиснете ▲ или ▼, за да изберете компютъра.

На LCD дисплея ще се покаже следният въпрос:

- Изпрати Fax->PC?
 - Да → Натисни 1
 - Не → Натисни 2
 - Ако натиснете 1, факсовете от паметта ще бъдат изпратени на компютъра ви преди промяната на настройката. Ще бъдете попитани дали искате да включите архивен печат. (За подробна информация вижте *Получаване на факс от компютър* на стр. 59.)
 - Ако натиснете 2, факсовете от паметта няма да бъдат изтрити или прехвърлени към компютъра ви и настройката ще остане без промяна.

Преглед на факса (само черно-бяло)

Преглед на получен факс

Можете да преглеждате получени факсове на LCD дисплея, като натиснете клавиша **Fax Preview** (Преглед на факса). Когато устройството е в режим на готовност, ще се покаже изскачащо съобщение на LCD дисплея, за да ви уведоми за нови факсове.

Настройка на прегледа на факса

- 1 Натиснете **Fax Preview** (Преглед на факса).
- 2 Натиснете 1, за да изберете Да. На LCD дисплея отново се показва въпрос, за да е сигурно, че факсовете няма да се отпечатват. Натиснете 1, за да изберете OK.



Забележка

- Когато получите цветен факс, устройството обработва данните като цветен или черно-бял факс в зависимост от настройката за получаване от паметта. (Вижте *Задаване на приоритет на получаване* на стр. 56.)
- Когато прегледът на печата е включен, няма да се отпечатва архивно копие на получените факсове дори ако сте задали Вкл. за архивния печат.

Използване на прегледа на факса

Когато получите факс, ще видите изскачащото съобщение на LCD дисплея (Например: Нов Fax (вс) : 02)

- 1** Натиснете **Fax Preview** (Преглед на факса).
Можете да видите списъка с новите факсове.



Забележка

- (MFC-6490CW)
Ако получите факс, който съдържа няколко различни размера на страници (например страница с данни A4 и страница с данни A3), устройството може да създаде и запамети по един файл за всеки размер на страница. LCD дисплеят може да покаже, че е получена повече от една факс задача.
- Освен това можете да видите списъка със старите факсове, като натиснете *. Натиснете #, за да се върнете към вашия списък с нови факсове.

- 2** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете факса, който искате да видите.
Натиснете **OK**.



Забележка

- Ако факсът ви е голям, може да има известно закъснение, преди той да се покаже на LCD дисплея.
- На LCD дисплея ще се покаже номерът на текущата страници и общият брой страници на факс съобщението.
Когато вашето факс съобщение е над 99 страници, общият брой страници ще се покаже като XX.

- 3** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

При отворен факс с клавишите на контролния панел могат да се извършат операциите, показани по-долу.

Клавиш	Описание
	Увеличаване на факса.
	Намаляване на факса.
	Вертикално превъртане.
	Хоризонтално превъртане.
	Завъртане на факса по часовниковата стрелка.
	Изтриване на факса. Натиснете 1 за потвърждение.
	Връщане към предишната страница.
	Отиване на следващата страница.
	Отиване на следващата стъпка. (Възможностите са: печат, назад и изход.)
	Връщане към списъка с факсове.
	Отпечатване на факса. Направете едно от следните неща: <ul style="list-style-type: none"> ■ Натиснете 1, за да отпечатате цялото съобщение. ■ Натиснете 2, за да отпечатате само показаната страница. ■ Натиснете 3, за да отпечатате от показаната страница. <p>(След отпечатването можете да изберете да изтриете или да отпечатате повторно факса.)</p>

Изтриване на всички факсове в списъка

- 1 Натиснете **Fax Preview** (Преглед на факса).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Изтрий всичко.
Натиснете **OK**.
Натиснете **1** за потвърждение.
- 3 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Печат на всички факсове в списъка

- 4 Натиснете **Fax Preview** (Преглед на факса).
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Отпеч. всичко.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Промяна на настройките за изключване на прегледа на факса

- 1 Натиснете **Fax Preview** (Преглед на факса).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Преглед факс → изкл.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **1**, за да изберете Да.
- 4 Направете едно от следните неща:
 - Ако не искате да печатате съхранените факсове, натиснете **1**. Устройството ви иска потвърждение за изтриване на съхранените факсове. Натиснете **1** за потвърждение.
 - Ако искате да отпечатате всички съхранени факсове, натиснете **2**.
 - Ако искате да отмените настройката, натиснете **3**.
 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Дистанционно извлечане

Можете да се обадите на вашето устройство от всеки сензорен телефон или факс устройство, а след това да използвате кода за дистанционен достъп и дистанционните команди, за да извлечете факс съобщения.

Задаване на код за дистанционен достъп

Кодът за дистанционен достъп ви позволява достъп до функциите за дистанционно извлечане, когато сте далече от устройството. Преди да можете да използвате функциите за дистанционен достъп и извлечане, трябва да зададете свой собствен код. Фабричният код по подразбиране е неактивният код (**---**).

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Fax.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Отдал. достъп.
- 4 Въведете трицифрен код, като използвате цифри от **0** до **9**, ***** или **#**.
Натиснете **OK**. (Предварително зададеното ***** не може да се промени.)



Забележка

Не използвайте същия код като вашия код за дистанционно активиране (*** 5 1**) или код за дистанционно деактивиране (**# 5 1**). (Вижте *Действия от вътрешен телефонен номер* на стр. 72.)

- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

По всяко време можете да промените кода си, като въведете нов. Ако искате да деактивирате кода си, натиснете **Clear/Back** (Изчиши) в стъпка **4**, за да възстановите неактивната настройка (**---**), и натиснете **OK**.

Използване на кода за дистанционен достъп

- 1** Наберете вашия номер на факс от сензорен телефон или друго факс устройство.
- 2** Когато вашето устройство отговори, въведете веднага вашия код за дистанционен достъп (3 цифри, последвани от *).
- 3** Устройството сигнализира, ако има получени съобщения:
 - **1 дълъг звуков сигнал – факс съобщения**
 - **без звуков сигнал – няма съобщения**
- 4** Когато устройството издаде два кратки звукови сигнала, въведете команда.
Устройството ще прекъсне връзката, ако изчакате повече от 30 секунди, за да въведете команда.
Устройството ще издаде три звукови сигнала, ако въведете невалидна команда.
- 5** Натиснете **9 0**, за да спрете дистанционния достъп, когато сте готови.
- 6** Прекъснете връзката.



Забележка

Ако устройството ви е настроено на режим Ръчно и искате да използвате функциите за дистанционно извлечане, изчакайте около 100 секунди след началото на звъненето и след това в рамките на 30 секунди въведете кода за дистанционен достъп.

Дистанционни команди за факс

Следвайте командите по-долу за достъп до функции, когато сте далече от устройството. Когато се свържете с устройството и въведете вашия код за дистанционен достъп (3 цифри, последвани от *), системата ще възпроизведе два кратки звукови сигнала и трябва да въведете дистанционна команда.

Дистанционни команди		Подробности за операцията
95	Промяна на настройките за препращане на факс и съхранение на факсове	
	1 ИЗКЛ.	Можете да изберете Изкл., след като сте извлекли или изтрили всички съобщения.
	2 Препращане на факс	
	4 Номер за препращане на факс	
96	6 Съхранение на факсове	Един дълъг звуков сигнал означава, че промяната е приета. Ако чуете три кратки звукови сигнала, промяната не е била приета, тъй като нещо не е зададено (например, не е регистриран номер за препращане на факса). Можете да регистрирате номер за препращане на факс, като въведете 4. (Вижте <i>Промяна на вашия номер за препращане на факс</i> на стр. 66.) След като регистрирате номера, препращането на факс ще работи.
	Извличане на факс	
	2 Извличане на всички факсове	Въведете номера на дистанционно факс устройство, което да получи съхранените факс съобщения. (Вижте <i>Извличане на факс съобщения</i> на стр. 66.)
	3 Изтриване на факсове от паметта	Ако чуете един дълъг звуков сигнал, факс съобщенията са изтрити от паметта.
97	Проверка на състоянието на получаване	
	1 Факс	Можете да проверите дали устройството ви е получило някакви факсове. Ако е получило, ще чуете един дълъг звуков сигнал. Ако не е получило, ще чуете три кратки звукови сигнала.
98	Промяна на режима на получаване	
	1 Външен телефонен секретар	Ако чуете един дълъг звуков сигнал, промяната ви е приета.
	2 Факс/телефон	
90	3 Само факс	
	Излизане	Натискането на 9 0 ви позволява да излезете от дистанционното извлечане. Изчакайте дългия звуков сигнал, след това поставете на място слушалката.

Извличане на факс съобщения

Можете да се обадите на вашето устройство от всеки сензорен телефон и факс съобщенията да ви бъдат изпратени на някое устройство. Преди да използвате тази функция, трябва да включите функцията за съхранение на факсове.

- 1 Наберете вашия номер на факс.
- 2 Когато вашето устройство отговори, въведете веднага вашия код за дистанционен достъп (3 цифри, последвани от *). Ако чуете дълъг звуков сигнал, значи имате съобщения.
- 3 Когато чуете два кратки звукови сигнала, натиснете **9 6 2**.
- 4 Изчакайте дългия звуков сигнал, въведете от цифровата клавиатура номера (до 20 цифри) на дистанционното факс устройство, на което искате да изпратите вашите факс съобщения, а след това въведете **# #**.



Забележка

Не можете да използвате * и # като номера за набиране. Обаче натиснете **#**, ако искате да сложите пауза.

- 5 Затворете, щом чуете звуковия сигнал на вашето устройство. Вашето устройство ще се обади на другото факс устройство, което тогава ще отпечата вашите факс съобщения.

Промяна на вашия номер за препращане на факс

Можете да промените настройката по подразбиране за вашия номер за препращане на факс от друг сензорен телефон или факс устройство.

- 1 Наберете вашия номер на факс.
- 2 Когато вашето устройство отговори, въведете веднага вашия код за дистанционен достъп (3 цифри, последвани от *). Ако чуете дълъг звуков сигнал, значи имате съобщения.
- 3 Когато чуете два кратки звукови сигнала, натиснете **9 5 4**.
- 4 Изчакайте дългия звуков сигнал, въведете от цифровата клавиатура номера (до 20 цифри) на дистанционното факс устройство, на което искате да препратите вашите факс съобщения, а след това въведете **# #**.



Забележка

Не можете да използвате * и # като номера за набиране. Обаче натиснете **#**, ако искате да сложите пауза.

- 5 Натиснете **9 0**, когато сте готови.
- 6 Затворете, щом чуете звуковия сигнал на вашето устройство.

Гласови операции

Гласови повиквания могат да се извършват или от вътрешен, или от външен телефон чрез ръчно набиране или номерата за бързо набиране.

Тонално или импулсно

Ако имате услуга за импулсно набиране, но се налага да изпратите тонални сигнали (например за телефонно банкиране), следвайте инструкциите по-долу.

- 1 Вдигнете слушалката на външен телефон.
- 2 Натиснете # на контролния панел на устройството. Всички набрани след това цифри ще изпращат тонови сигнали.

Когато затворите, устройството ще се върне към импулсно набиране.

Режим факс/телефон

Когато устройството е в режим факс/телефон, то ще използва Ф/Т позвъняването (двойно псевдо позвъняване), за да ви съобщи да отговорите на гласово повикване.

Ако сте на външен телефон, вдигнете слушалката му и след това натиснете Tel/R (Тел/П), за да отговорите.

Ако сте на вътрешен телефон, трябва да вдигнете слушалката по време на Ф/Т позвъняването и след това да натиснете **# 5 1** между двойните псевдо позвънявания.

Ако на линията няма никого или ако някой иска да ви изпрати факс, върнете повикването към устройството, като натиснете *** 5 1**.

Режим факс/телефон в режим на икономия на енергия

Когато устройството е в режим на икономия на енергия, можете да получавате факсове, ако настройката за икономия на енергия е Получи Fax:Вкл. (Вижте *Настройка на режима на икономия на енергия* на стр. 27.)

Режим факс/телефон не работи при икономия на енергия. Устройството няма да отговори на телефонни или факс обаждания и ще продължи да звъни. Ако сте на външен или вътрешен телефон, вдигнете слушалката и говорете. Ако чуете тонове на факса, задръжте слушалката, докато откриването на факс активира устройството ви. Ако отсрецната страна каже, че иска да ви изпрати факс, активирайте устройството, като натиснете *** 5 1**.

Телефонни услуги

Вашето устройство поддържа абонаментната телефонна услуга за идентификация на обаждащия се, предлагана от някои телефонни компании.

Функции като гласова поща, изчакващо обаждане, изчакващо обаждане/ идентификация на обаждащия се, услуги с телефонен секретар, алармени системи или други персонализирани функции на една телефонна линия могат да създават проблеми при работата с вашето устройство.



Забележка

Идентификация на обаждащия се е налично само във Великобритания и Ирландия.

Идентификация на обаждащия се (само за Великобритания и Ирландия)

Функцията за идентификация на обаждащия се ви позволява да използвате абонаментната услуга за идентификация на обаждащия се, предлагана от много местни телефонни компании. Обадете се на вашата телефонна компания за подробна информация. Услугата показва телефонния номер или името, ако има такова, на обаждащия се при звънене.

След няколко позвънявания на LCD дисплея се показва телефонният номер на обаждащия се (името, ако има такова). Щом отговорите на повикването, информацията за идентификация на обаждащия се изчезва от LCD дисплея, но информацията за повикването остава да се съхранява в паметта за идентификация на обаждащия се.

- Можете да видите първите 18 цифри на номера (или името).

- Съобщението Няма ID означава, че повикването произходи извън диапазона на вашата услуга за идентификация на обаждащия се.
- Съобщението Скрит ID означава, че обаждащият се целенасочено е блокирал предаването на тази информация.

Можете да отпечатате списък с информацията за идентификация на обаждащите се, получена от вашето устройство. (Вижте *Как се отпечатава отчет* на стр. 88.)



Забележка

Услугата за идентификация на обаждащия се варира при различните доставчици. Обадете се на вашата местна телефонна компания, за да се информирате за типа на услугата, която се предлага във вашия район.

Включване на идентификация на обаждащия се

Ако можете да използвате идентификация на обаждащия се, трябва да зададете Вкл. за тази функция, за да се показва телефонният номер на обаждащия се на LCD дисплея при позвъняване на телефона.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Fax.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Тел. услуги.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Индентиф.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Вкл. (или Изкл.).
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Задаване на типа на телефонната линия

Ако свързвате устройството към линия, използваща PBX централа или ISDN за изпращане и получаване на факсове, е необходимо да промените съответно типа на телефонната линия, като изпълните следните стъпки.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Инициал. настр.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Комп. тел. линия.
- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете PBX, ISDN (или Нормално).
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

PBX централа и ПРЕХВЪРЛЯНЕ

Устройството е първоначално настроено на Нормално, което му позволява да се свърже със стандартна PSTN (Обществена телефонна мрежа) линия. Много офиси обаче използват централна телефонна система или учрежденска телефонна централа (PBX). Устройството може да се свърже с повечето типове PBX централа. Функцията за повторно набиране на устройството поддържа само интервал преди повторно набиране (TBR). Интервалът преди повторно набиране се поддържа от повечето PBX системи, позволявайки ви да получите достъп до външна линия или да прехвърлите разговорите към друга вътрешна линия. Функцията работи, когато **Tel/R** (Тел/П) е натиснато.

Забележка

Можете да програмирате натискането на клавиша **Tel/R** (Тел/П), като част от номер, съхранен в местоположение на номер с едно натискане или номер за бързо набиране. Когато програмирате номер с едно натискане или номер за бързо набиране, натиснете първо **Tel/R** (Тел/П) (на LCD дисплея се показва "!"), а след това въведете телефонния номер. Ако направите това, няма нужда да натискате **Tel/R** (Тел/П) преди всяко набиране чрез номер с едно натискане или номер за бързо набиране. (Вижте *Съхранение на номера* на стр. 78.) Но ако не е избран PBX при настройката на типа на телефонната линия, не можете да използвате номера с едно натискане или номера за бързо набиране, за който е програмирано натискането на **Tel/R** (Тел/П).

BT Call Sign (само за Великобритания)

Тази функция на устройството ви позволява да използвате абонаментната услуга BT Call Sign, която дава възможност да имате поне два отделни телефонни номера на една телефонна линия. Всеки телефонен номер има свой собствен отличителен начин на звънене, така че можете да разберете кой телефонен номер звъни. Това е един от начините да имате отделен телефонен номер за вашето устройство.

Вашето устройство има функция за отличително позвъняване, съвместима с код телеком, която ви позволява да създадете втори телефонен номер (на същата телефонна линия) само за получаване на факсове.

Забележка

- Можете временно да изключите код телеком, а след това да го включите отново. Когато получите нов номер на факс, не забравяйте да нулирате тази функция. Това устройство автоматично ще отговаря на входящите повиквания, които използват новия номер на факс.
- Когато ВКЛЮЧИТЕ функцията код телеком, режимът на получаване се настройва автоматично на Ръчно. Режим Ръчно няма да отговаря на входящи телефонни повиквания, тъй като номерът, който използвате за телефонни повиквания, ще използва нормалния начин на звънене.

За да разрешите на устройството да работи с код телеком (само с вашия външен телефон)

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax**.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Тел. услуги**.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Код телеком**.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете **Вкл. (или Изкл.)**.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Забележка

Ако изключите Код телеком, режимът на получаване остава на Ръчно. Ще трябва да зададете отново режима на получаване. (Вижте **Избор на режима на получаване** на стр. 52.)


Свързване на външен телефонен секретар

Може да изберете да свържете външен телефонен секретар. Обаче, когато имате **външен** телефонен секретар на една и съща линия с тази на устройството, външният телефонен секретар отговаря на всички повиквания, а устройството “слуша” за тонове на факс обаждания (CNG). Ако ги чуе, то поема обаждането и ще приема факса. Ако не чуе CNG тонове, устройството позволява на външния телефонен секретар да продължи с възпроизвеждането на изходящото ви съобщение, така че обажданият се да може да ви остави гласово съобщение.

Външният телефонен секретар трябва да отговори в рамките на четири позвънвания (препоръчителната настройка е две позвънвания). Устройството не може да чуе CNG тонове, докато външният телефонен секретар не отговори на повикването, и ако има четири позвънвания, остават само между 8 и 10 секунди CNG тонове за осъществяване на връзка между факсовете. Непременно следвайте стриктно указанията в това ръководство за записване на вашето изходящо съобщение. Не препоръчваме използването на функция за намаляване стойността на разговор на вашия външен телефонен секретар, ако има повече от пет позвънвания.

Забележка

Ако не получавате всички факсове, намалете настройката за закъснение на позвъняването на вашия външен телефонен секретар.



1 Външен телефонен секретар

Когато външният телефонен секретар отговори на дадено повикване, на LCD дисплея се показва Телефон.



Неправилно инсталиране

НЕ свързвайте външния телефонен секретар на друго място, освен на същата телефонна линия.

Връзки

Външният телефонен секретар трябва да бъде свързан, както е показано на предишната фигура.

- 1 Настройте вашия външен телефонен секретар на едно или две позвънявания. (Не се прилага настройката за закъснение на позвъняване.)
- 2 Запишете изходящото си съобщение на външния телефонен секретар.
- 3 Настройте телефонния секретар да отговаря на повиквания.
- 4 Настройте режима на получаване на Външен ТАД. (Вижте *Избор на режима на получаване* на стр. 52.)

Записване на изходящо съобщение (OGM) на външен телефонен секретар

Времетраенето е важно при записването на това съобщение. Съобщението задава начините за обработка на ръчното и автоматичното получаване на факсове.

- 1 Запишете 5 секунди мълчание в началото на съобщението. (Това дава възможност на вашето устройство да чуе CNG тоновете на факса за автоматично предаване, преди да спрат.)

2

Оставете съобщението до 20 секунди.



Забележка

Препоръчваме ви да започнете вашето изходящо съобщение с 5 секунди мълчание, тъй като устройството не може да чуе тоновете на факса при звънлив или силен глас. Можете да се опитате да пропуснете тази пауза, но ако устройството ви има проблеми с получаването, ще се наложи да запишете отново изходящо съобщение, за да я включите.

PBX центrale

Предлагаме ви да помолите фирмата, която е инсталирала PBX, да свърже устройството. Ако имате система с множество линии, ви предлагаме да помолите този, който я е инсталирал, да свърже устройството към последната линия в системата. Това предотвратява активирането на устройството при всяко получаване на телефонни повиквания от системата. Ако на всички входящи повиквания ще отговаря оператор на командно табло, препоръчваме да зададете режима на получаване на Ръчно.

Не можем да гарантираме, че устройството ви ще функционира правилно при всякакви обстоятелства, когато е свързано към PBX. За всякакви затруднения с изпращането или получаването на факсове трябва да информирате първо фирмата, която обслужва вашата система с множество линии.




Забележка

Уверете се, че типът на телефонната линия е зададен на PBX. (Вижте *Задаване на типа на телефонната линия* на стр. 69.)

Външни и вътрешни телефони

Свързване на външен или вътрешен телефон

Можете да свържете отделен телефон към устройството, както е показано на фигуранта по-долу.



1 Вътрешен телефон

2 Външен телефон

Когато използвате външен или вътрешен телефон, на LCD дисплея се показва Телефон.



Забележка

Проверете кабелът на използвания от вас външен телефон да не е по-дълъг от 3 метра.

Действия от вътрешен телефонен номер

Ако отговорите на факс повикване от вътрешен или външен телефон, можете да накарате устройството да го приеме, като използвате код за дистанционно активиране. Когато натиснете кода за дистанционно активиране * 5 1, устройството започва да получава факса.

Ако устройството отговори на гласово повикване и извърши двойно псевдо позвъняване, за да го поемете, използвайте кода за дистанционно деактивиране # 5 1, за да приемете разговора на вътрешен телефон. (Вижте *Време на позвъняване на Ф/Т (само за режим за факс/телефон)* на стр. 54.)

Ако отговорите на повикване и на линията няма никого

Трябва да предположите, че получавате ръчен факс.

Натиснете * 5 1 и изчакайте звуков сигнал или докато на LCD дисплея на устройството се покаже Получаване, а след това затворете слушалката.



Забележка

Освен това можете да използвате функцията за откриване на факс, за да накарате устройството да отговори автоматично на повикването. (Вижте *Откриване на факс* на стр. 55.)

Използване на вътрешни телефони (само за Великобритания)

Вашите помещения може вече да са окабелени с паралелни вътрешни телефони или вероятно възnamерявате да добавите вътрешни телефонни номера към линията си както и устройството. Макар че най-простият начин на свързване е паралелният, има някои проблеми при това свързване, най-очевидният от които е непреднамереното прекъсване на предаването на факса, поради това че някой е вдигнал вътрешния телефон, за да извърши изходящо повикване. Освен това кодът за дистанционно активиране може да не работи надеждно в такава прости конфигурация.


Това устройство може също да бъде настроено да извърши отложено предаване (т. е. предаване в предварително зададен час). Това предварително зададено задание може да съвпадне с вдигането на слушалката на вътрешния телефон.

Подобни проблеми лесно могат да бъдат избегнати, ако извършите промяна на схемата на окабеляване на вътрешната телефонна мрежа, при която разширителните устройства са свързани на по-долно равнище от устройството в конфигурация главен/подчинен (вижте фигура 2). При тази конфигурация устройството може винаги да открие дали се използва някой телефон. Така че то няма да се опитва да използва линията в същото време. Това е така нареченото "откриване на вдигната слушалка".

На фигура 1 е показана една нежелателна конфигурация, а препоръчителната конфигурация главен/подчинен е показана на фигура 2.

Тази нова конфигурация на свързване може да се реализира, като се обърнете съответно към BT, Kingston upon Hull Telecommunications, поддържащия вашата система с множество линии (PBX) или към квалифицирана фирма за инсталлиране на телефони. Казано накратко, краят на вътрешната телефонна верига трябва да е нормална универсална букса (тип BT 431A), която на свой ред трябва да се постави в универсалния контакт на белия T-образен съединител, предоставен като част от кабелите за линията.

Нежелателно свързване на контактите за вътрешен телефон (фиг. 1)




1 Контакт за вътрешен телефон

2 Централен контакт

3 Входяща линия

Препоръчително свързване на контактите за вътрешен телефон (фиг. 2)



1 Контакт за вътрешен телефон

2 Централен контакт

3 Входяща линия

Факс устройството трябва да е включено в централния контакт.

Забележка

Сега тези телефони са свързани като външни устройства (вижте Свързване на външен или вътрешен телефон на стр. 72), тъй като са свързани към факс устройството чрез телефонен куплунг.

Използване на безжичен външен телефон

Ако вашият безжичен телефон е свързан към телефонния кабел (вижте *Външни и вътрешни телефони* на стр. 72) и обикновено носите слушалката някъде другаде, е по-лесно да отговорите на повикване по време на закъснението на позвъняване.

Ако оставите устройството да отговори първо, ще се наложи първо да отидете до него, така че да можете да натиснете **Tel/R** (Тел/П) и да прехвърлите повикването към безжичната слушалка.

Използване на кодове за дистанционен достъп

Код за дистанционно активиране

Ако отговорите на факс повикване от вътрешен телефон, можете да накарате устройството да го приеме, като наберете кода за дистанционно активиране *** 5 1**.

Изчакайте звуковите сигнали и след това върнете слушалката на мястото й. (Вижте *Откриване на факс* на стр. 55.)

Обаждащият се ще трябва да натисне **Start** (Старт), за да изпрати факса.

Ако отговорите на факс повикване от външен телефон, можете да накарате устройството да го приеме, като натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) и изберете **Получи**.

Код за дистанционно деактивиране

Ако получите гласово повикване и устройството е в режим Ф/Т, ще се чуе Ф/Т позвъняване (двойно) след първоначалното закъснение на позвъняване. Ако отговорите на повикването от вътрешен телефон, можете да изключите Ф/Т позвъняването, като натиснете **# 5 1** (трябва да го натиснете между позвъняванията).

Ако устройството отговори на гласово повикване и извърши двойно псевдо позвъняване, можете да приемете повикването на външния телефон, като натиснете **Tel/R** (Тел/П).

Промяна на кодовете за дистанционен достъп

Ако искате да използвате дистанционно активиране, трябва да включите кодовете за дистанционен достъп. Предварително зададеният код за дистанционно активиране е *** 5 1**. Предварително зададеният код за дистанционно деактивиране е **# 5 1**. Ако искате, можете да ги замените със свои собствени кодове.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax**.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Настр. получ.**
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Отдалечен код**.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете **Вкл. (или Извл.)**.
Натиснете **OK**.
- 6 Въведете новия код за дистанционно активиране.
Натиснете **OK**.
- 7 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Извл. код: и въведете новия код за дистанционно деактивиране**.
Натиснете **OK**.
- 8 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

- Ако винаги нямаете връзка, когато влизате във вашия външен телефонен секретар, пробвайте да промените кода за дистанционно активиране и за дистанционно деактивиране на друг трицифрен код, като използвате цифрите **0-9, *, #**.
- Кодовете за дистанционен достъп може да не работят с някои телефонни системи.

Набиране


Ръчно набиране

Натиснете всички цифри на номера на факса или телефонния номер.



Набиране с едно натискане

Устройството ви има 3 клавиша с едно натискане, където можете да запишете 6 номера на факс или телефонни номера за автоматично набиране.



Натиснете клавиша за набиране с едно натискане, който съхранява номера, на който искате да се обадите. (Вижте *Съхраняване на номера за набиране с едно натискане* на стр. 78.) За достъп до номера от 4 до 6, задръжте натиснат **Shift** (Смяна), докато натискате клавиша с едно натискане.

Бързо набиране

- 1 Натиснете ☎ (Телефонен указател).



Можете също да изберете Указател, като натиснете (Fax (Факс)).

- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Търсene.
Натиснете OK.
- 3 Натиснете двуцифренния номер за бързо набиране. (Вижте *Съхраняване на номера за бързо набиране* на стр. 80.)
- 4 Ако имате два номера на местоположението, натиснете ▲ или ▼, за да изберете номера, на който искате да се обадите.
Натиснете OK.

Забележка

Ако на LCD дисплея се показва Нерегистриран, когато въведете или търсите номер с едно натискане или номер за бързо набиране, на това местоположение няма съхранен номер.

Търсене

Можете да търсите имена, които сте съхранили в паметта за набиране с едно натискане и паметта за бързо набиране.

- 1 Натиснете  (Телефонен указател). Можете също да изберете Указател, като натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Търсене.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Азбучен ред или Ред по номера.
Натиснете **OK**.



Забележка

- Натиснете *****, за да направите шрифта на LCD дисплея по-голям.
- Натиснете **#**, за да направите шрифта на LCD дисплея по-малък.

- 4 Ако сте избрали Азбучен ред в стъпка ③, използвайте цифровата клавиатура, за да въведете първата буква на името, и след това натиснете **▲** или **▼**, за да изберете името и номера, на който искате да се обадите.
Натиснете **OK**.

Повторно набиране на факс

Ако изпращате факс ръчно и линията е заета, натиснете **Redial/Pause** (Повторно набиране/пауза) и след това **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да опитате отново.

Ако искате да осъществите второ повикване към скоро набиран номер, можете да натиснете **Redial/Pause** (Повторно набиране/пауза) и да изберете един от 30-те номера от списъка с изходящи повиквания.

Redial/Pause (Повторно набиране/пауза) работи само ако сте набрали от контролния панел. *Ако изпращате факс автоматично и линията е заета, то устройството автоматично ще набере отново до три пъти на 5-минутни интервали.*

- 1 Натиснете **Redial/Pause** (Повторно набиране/пауза).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете номера, който искате да наберете повторно.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Изпрати Fax.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).



Забележка

В предаване в реално време, функцията за автоматично повторно набиране не работи от стъклото на скенера.

Хронология на изходящите повиквания

Последните 30 номера, на които сте изпратили факс, ще се съхранят в хронологията на изходящите повиквания. Можете да изберете един от тези номера, за да му из pratите факс, да го добавите към номерата за набиране с едно натискане или бързо набиране или да го изтриете от хронологията.

- 1 Натиснете **Redial/Pause** (Повторно набиране/пауза).
Можете също да изберете Изходящо обаж., като натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете желания номер.
Натиснете **OK**.

3 Направете едно от следните неща:

- За да изпратите факс, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Изпрати Fax**.

Натиснете **OK**.

Натиснете **Mono Start**

(Старт (Черно-бяло)) или

Colour Start (Старт (Цветно)).

- Ако искате да съхраните номера, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Добави към указател**.

Натиснете **OK**.

(Вижте *Съхраняване на номера с едно натискане от изходящи повиквания* на стр. 79 или *Съхраняване на номера за бързо набиране от изходящи повиквания* на стр. 81.)

- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Изтрий**.

Натиснете **OK**.

Натиснете **1** за потвърждение.

4 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Хронология на идентификация на обаждащия се

Тази функция изисква абонаментната услуга за идентификация на обаждащия се, предлагана от много местни телефонни компании. (Вижте *Идентификация на обаждащия се* (само за Великобритания и Ирландия) на стр. 68.)

Номерът (или името, ако има такова) от последните получени 30 факс и телефонни повиквания ще бъде съхранен в хронологията на идентификация на обаждащия се. Можете да прегледате списъка или да изберете един от тези номера, за да му изпратите факс, да го добавите към номерата за набиране с

едно натискане или бързо набиране или да го изтриете от хронологията. Когато в устройството постъпи 31-вото повикване, то заменя информацията за първото повикване.

1 Натиснете  (**Fax (Факс)**).

- 2** Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Регис.на потр. ID**.

Натиснете **OK**.

- 3** Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **желания номер**.

Натиснете **OK**.

4 Направете едно от следните неща:

- За да изпратите факс, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Изпрати Fax**.

Натиснете **OK**.

Натиснете **Mono Start**

(Старт (Черно-бяло)) или

Colour Start (Старт (Цветно)).

- Ако искате да съхраните номера, натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Добави към указател**.

Натиснете **OK**.

(Вижте *Съхраняване на номера за бързо набиране от изходящи повиквания* на стр. 81.)

- Натиснете ▲ или ▼, за да изберете **Изтрий**.

Натиснете **OK**.

Натиснете **1** за потвърждение.

5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Забележка

Можете да отпечатате списъка с информация за идентификация на обаждащия се.

(Вижте *Как се отпечатава отчет* на стр. 88.)

Съхранение на номера

Можете да настроите устройството си така, че да осъществява следните типове лесно набиране: Набиране с едно натискане, бързо набиране и набиране на групи за разпращане на факсове. Когато набирате номер за бързо набиране, на LCD дисплея се показва името, ако сте го съхранили, или номерът.



Забележка

Ако има прекъсване на електрозахранването, номерата за бързо набиране в паметта няма да се изгубят.

Запаметяване на пауза

Натиснете **Redial/Pause** (Повторно набиране/пауза), за да вмъкнете 3,5-секундна пауза между номерата. Ако набирате международен номер, можете да натиснете **Redial/Pause** (Повторно набиране/пауза) необходимия брой пъти за увеличаване продължителността на паузата.

Съхраняване на номера за набиране с едно натискане

Устройството ви има 3 клавиша с едно натискане, където можете да запишете 6 номера на факс или телефонни номера за автоматично набиране. За достъп до номера от 4 до 6, задръжте натиснат **Shift** (Смяна), докато натискате клавиша с едно натискане.

1

Натиснете клавиша с едно натискане, където искате да съхраните номера. Натиснете **1**, за да изберете Да.



Забележка

Можете също да съхраните номер за набиране с едно натискане, като натиснете (Телефонен указател).

Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр. наб. с ед.нат. Натиснете **OK**.

Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете местоположението, в което искате да съхраните номера. Натиснете **OK**.

2

Направете едно от следните неща:

- Въведете името (до 16 знака), използвайки цифровата клавиатура.

Натиснете **OK**.

(За помощ относно въвеждането на букви вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209.)

- За да съхраните номера без име, натиснете **OK**.

3

Въведете номера на факса или телефонния номер (до 20 цифри). Натиснете **OK**.



Забележка

(Само за MFC-6490CW)

Ако искате да съхраните имейл адрес, който да използвате с интернет факс или сървър за сканиране към имейл, натиснете **▲**, за да изберете Тип набиране, и след това натиснете **◀** или **▶**, за да смените опцията на Електр. адрес. Натиснете **▼**, за да изберете Факс/Тел/Поща и след това въведете имейл адреса. (Вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209.)

4

Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Завършено. Натиснете **OK**.

5

Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Съхраняване на номера с едно натискане от изходящи повиквания

Можете да съхраните номера с едно натискане от хронологията на изходящите повиквания.

- 1 Натиснете **Redial/Pause** (Повторно набиране/пауза).
Можете също да изберете Изходящо обажд., като натиснете  (**Fax** (Факс)).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете името или номера, който искате да съхраните.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Добави към указател.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете номера за набиране с едно натискане, където искате да съхраните номера.
Натиснете **OK**.



Забележка

Номерата с едно натискане започват с * (напр. * 0 2).

- 5 Направете едно от следните неща:
 - Въведете името от цифровата клавиатура (до 16 знака).
Натиснете **OK**.
(За помощ относно въвеждането на букви вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209.)
 - За да съхраните номера без име, натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **OK**, за да потвърдите номера на факса или телефонния номер.
- 7 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Завършено.
Натиснете **OK**.
- 8 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Съхраняване на номера с едно натискане от хронологията на идентификация на обаждания се

Ако имате абонаментната услуга за идентификация на обаждания се от вашата телефонна компания, можете също да съхранявате номера с едно натискане от входящите повиквания в хронологията на идентификация на обаждания се.
(Вижте *Идентификация на обаждания се (само за Великобритания и Ирландия)* на стр. 68.)

- 1 Натиснете  (**Fax** (Факс)).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Регист. на потр. ID.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете номера, който искате да съхраните.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Добави към указател.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете двуцифично местоположение на номер с едно натискане, в което искате да съхраните номера.
Натиснете **OK**.



Забележка

Номерата с едно натискане започват с * (напр. * 0 2).

- 6 Направете едно от следните неща:
 - Въведете името (до 16 знака), използвайки цифровата клавиатура.
Натиснете **OK**.
(За помощ относно въвеждането на букви вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209.)
 - За да съхраните номера без име, натиснете **OK**.

- 7 Натиснете **OK**, за да потвърдите номера на факса или телефонния номер.
- 8 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Завършено.
Натиснете **OK**.
- 9 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Съхраняване на номера за бързо набиране

Можете да съхраните до 80 (MFC-5890CN и MFC-5895CW) или 100 (MFC-6490CW) двуцифри места положения на номерата за бързо набиране с име, като всяко име може да има два номера. При набирането ще се наложи да натиснете само няколко клавиша (напр.:  **(Телефонен указател)**, двуцифрен номер и **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно))).

- 1 Натиснете  **(Телефонен указател)**.
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр. бързо набиране.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете местоположението на номерата за бързо набиране, в което искате да съхраните номера.
Натиснете **OK**.
- 4 Направете едно от следните неща:
 - Въведете името (до 16 знака), използвайки цифровата клавиатура.
Натиснете **OK**.
(За помощ относно въвеждането на букви вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209.)
 - За да съхраните номера без име, натиснете **OK**.

- 5 Въведете номера на факса или телефонния номер (до 20 цифри).
Натиснете **OK**.



Забележка

(Само за MFC-6490CW)

Ако искате да съхраните имейл адрес, който да използвате с интернет факс или сървър за сканиране към имейл, натиснете **▲**, за да изберете Тип набиране, и след това натиснете **◀** или **▶**, за да смените опцията на Електр. адрес. Натиснете **▼**, за да изберете Факс/Тел/Поща, и след това въведете имейл адреса и натиснете **OK**. (Вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209.)

- 6 Направете едно от следните неща:
 - Въведете втория номер на факс или телефонен номер (до 20 цифри).
Натиснете **OK**.
 - Ако не искате да съхранявате втори номер, натиснете **OK**.
- 7 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Завършено.
Натиснете **OK**.
- 8 Направете едно от следните неща:
 - За да съхраните друг номер за бързо набиране, отидете на стъпка 3.
 - За да приключите с настройката, натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Съхраняване на номера за бързо набиране от изходящи повиквания

Можете също да съхраните номера за бързо набиране от хронологията на изходящите повиквания.

- 1** Натиснете **Redial/Pause** (Повторно набиране/пауза).
Можете също да изберете Изходящо обаж., като натиснете  (**Fax** (Факс)).
- 2** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете името или номера, който искате да съхраните.
Натиснете **OK**.
- 3** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Добави към указател.
Натиснете **OK**.
- 4** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете местоположението на номерата за бързо набиране, в което искате да съхраните номера.
Натиснете **OK**.



Забележка

Номерата за бързо набиране започват с # (напр. # 0 2).

- 5** Направете едно от следните неща:
 - Въведете името (до 16 знака), използвайки цифровата клавиатура.
Натиснете **OK**.
(За помощ относно въвеждането на букви вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209.)
 - За да съхраните номера без име, натиснете **OK**.
- 6** Натиснете **OK**, за да потвърдите номера на факса или телефонния номер.

- 7** Направете едно от следните неща:

- Въведете втория номер на факс или телефонен номер (до 20 цифри).
Натиснете **OK**.
- Ако не искате да съхранявате втори номер, натиснете **OK**.

- 8** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Завършено.
Натиснете **OK**.
- 9** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Съхраняване на номера за бързо набиране от хронологията на идентификация на обаждация се

Ако имате абонаментната услуга за идентификация на обаждация се от вашата телефонна компания, можете също да съхранявате номера за бързо набиране от входящите повиквания в хронологията на идентификация на обаждация се.
(Вижте *Идентификация на обаждация се (само за Великобритания и Ирландия)* на стр. 68.)

- 1** Натиснете  (**Fax** (Факс)).
- 2** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Регис. на потр. ID.
Натиснете **OK**.
- 3** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете номера, който искате да съхраните.
Натиснете **OK**.
- 4** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Добави към указател.
Натиснете **OK**.
- 5** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете двуцифрене местоположение на номерата за бързо набиране, в което искате да съхраните номера.
Натиснете **OK**.



Забележка

Номерата за бързо набиране започват с # (напр. # 0 2).

- 6 Направете едно от следните неща:
 - Въведете името (до 16 знака), използвайки цифровата клавиатура.
Натиснете **OK**.
(За помощ относно въвеждането на букви вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209.)
 - За да съхраните номера без име, натиснете **OK**.
- 7 Натиснете **OK**, за да потвърдите номера на факса или телефонния номер.
- 8 Направете едно от следните неща:
 - Въведете втория номер на факс или телефонен номер (до 20 цифри).
Натиснете **OK**.
 - Ако не искате да съхранявате втори номер, натиснете **OK**.
- 9 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Завършено.
Натиснете **OK**.
- 10 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Промяна на имена или номера на номера с едно натискане или номера за бързо набиране

Можете да промените имена или номера на номера с едно натискане или номера за бързо набиране, които вече сте съхранили.

- 1 Натиснете  (**Телефонен указател**).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настр. наб.с ед.нат ИЛИ Настр. бързо набиране.
Натиснете **OK**.

- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете двуцифreno местоположение на номерата с едно натискане или номерата за бързо набиране, което искате да промените.
Натиснете **OK**.
- 4 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Промени.
Натиснете **OK**.
 - Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Изтрий.
Натиснете **OK**.
Натиснете **1** за потвърждение.
Отидете на стъпка 8.



Забележка

Промяна на съхранено име или номер.

Ако искате да промените знак, натиснете **◀** или **▶**, за да позиционирате курсора под знака, който искате да промените, и след това натиснете **Clear/Back** (Изчисти). Въведете отново знак.

- 5 Направете едно от следните неща:
 - Ако искате да промените името, натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Име. Натиснете **OK** и въведете името (до 16 знака), използвайки цифровата клавиатура.
Натиснете **OK**.
(Вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209.)
 - Ако не искате да промените името, отидете на стъпка 6.

- 6 Направете едно от следните неща:
 - Ако искате да промените номера на факса или телефонния номер, натиснете ▲ или ▼, за да изберете Тел:. Можете също да промените Тел2:, ако променяте номер за бързо набиране.
Натиснете **OK** въведете новия номер на факс или телефонен номер (до 20 цифри).
Натиснете **OK**.
 - Ако не искате да промените номера, отидете на стъпка 7.
- 7 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Завършено.
Натиснете **OK**.
- 8 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Задаване на групи за разпращане

Групи, които могат да бъдат съхранени в клавиш с едно натискане или местоположение на номерата за бързо набиране, ви дават възможност да изпратите едно и също факс съобщение до много номера на факс, като само натиснете клавиш с едно натискане или  (Телефонен указател), двуцифреното местоположение и **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)). Първо, ще трябва да съхраните всеки номер на факс в клавиш с едно натискане или местоположение на номерата за бързо набиране. След това можете да ги включите като номера в група. Всяка група използва клавиш с едно натискане или местоположение на номерата за бързо набиране. Можете да имате до шест групи или можете да зададете до 164 (MFC-5890CN и MFC-5895CW), 204 (MFC-6490CW) номера в голяма група. (Вижте *Съхраняване на номера за бързо набиране* на стр. 80 и *Разпращане (само черно-бяло)* на стр. 46.)

- 1 Натиснете  (Телефонен указател).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Настрой групи.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете ГРУПА1, ГРУПА2, ГРУПА3, ГРУПА4, ГРУПА5 или ГРУПА6 за името на групата, където ще съхранявате номерата на факс.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете двуцифрено местоположение на номерата с едно натискане или номерата за бързо набиране, което искате да добавите към групата.
Натиснете **OK**.



Забележка

Номерата за бързо набиране започват с #.

Номерата с едно натискане започват с *.

- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Добави номер.
Натиснете **OK**.
- 6 За да добавите номера към групата, натиснете ▲ или ▼, за да изберете Азбучен ред, ИЛИ Ред по номера и **OK**. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете номер, и **OK**.



Забележка

Номерата за бързо набиране започват с #.

Номерата с едно натискане започват с *.

- 7 След като приключите с добавянето на номера, като повтаряте стъпки от 6 до 6, натиснете ▲ или ▼, за да изберете Завършено.
Натиснете **OK**.
- 8 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

Можете да отпечатате списък с всички номера с едно натискане или номера за бързо набиране Номерата в групи ще бъдат означени в колоната ГРУПА.
(Вижте *Отчети* на стр. 88.)

Промяна на име на група

- 1 Натиснете (Телефонен указател).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настрой групи.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете името на група, което искате да промените.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Промени група.
Натиснете **OK**.



Забележка

Промяна на съхранено име или номер.
Ако искате да промените знак, натиснете **◀** или **▶**, за да позиционирате курсора под знака, който искате да промените, и след това натиснете **Clear/Back** (Изчисти). Въведете отново знак.

- 5 Въведете новото име (до 16 знака), използвайки цифровата клавиатура.
Натиснете **OK**.
(Вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209. Например въведете NEW CLIENTS.)
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Завършено.
Натиснете **OK**.
- 7 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Изтриване на група

- 1 Натиснете (Телефонен указател).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настрой групи.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете групата, която искате да изтриете.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Изтрий.
Натиснете **OK**.
Натиснете **1** за потвърждение.
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Изтриване на номер от група

- 1 Натиснете (Телефонен указател).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Настрой групи.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете групата, която искате да промените.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете номера, който искате да изтриете.
Натиснете **OK**.
Натиснете **1** за потвърждение.
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Завършено.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Комбиниране на номера за бързо набиране

Понякога при повикване може да искате да изберете от няколко оператори за междуградски разговори. Таксите може да са различни в зависимост от часа и местоположението. За да се възползвате от ниски такси, можете да съхраните кодовете за достъп на операторите за междуградски разговори и номерата на кредитни карти като номера с едно натискане или номера за бързо набиране. Можете да съхраните тези поредици за междуградско набиране, като ги разделите и настроите като номера с едно натискане или номера за бързо набиране в произволна комбинация. Можете дори да включите ръчно набиране от цифровата клавиатура. (Вижте *Съхраняване на номера за бързо набиране* на стр. 80.)

Например можете да сте съхранили 555 в номер за бързо набиране: 03 и 7000 в номер с едно натискане: 02. Можете да ги използвате и двата, за да наберете 555-7000, ако натиснете следните клавиши:

- 1 Натиснете  (**Телефонен указател**).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Търсене.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Ред по номера.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете #03.
Натиснете **OK**.



Забележка

Номерата за бързо набиране започват с #.
Номерата с едно натискане започват с *.

- 5 Натиснете **OK**, за да изберете Изпрати Fax.
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Указател.
Натиснете **OK**.
- 7 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Търсене.
Натиснете **OK**.
- 8 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Ред по номера.
Натиснете **OK**.
- 9 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете *02.
Натиснете **OK**.
- 10 Натиснете **OK**, за да изберете Изпрати Fax.
- 11 Натиснете **Mono Start**
(Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start**
(Старт (Цветно)).
Ще наберете 555-7000.

За да промените временно номер, можете да заместите част от номера с ръчно набиране от цифровата клавиатура. Например, за да промените номера на 555-7001, можете да натиснете  (**Телефонен указател**), изберете Търсене, натиснете **03** след това натиснете **7001** от цифровата клавиатура.



Забележка

Ако трябва да изчакате за друг тон за набиране или сигнал по време на поредицата за набиране, създайте пауза в номера, като натиснете **Redial/Pause** (Повторно набиране/пауза). Чрез всяко натискане на клавиш се добавя 3,5-секундно забавяне.

Факс отчети

Трябва да зададете отчета за потвърждаване на предаването и периода на отчитане чрез клавишите на **Menu** (Меню).

Отчет за потвърждаване на предаването

Можете да използвате отчета за потвърждаване на предаването като доказателство, че сте изпратили факса. В отчета са изброени часовете и датите на предаванията и дали са завършили успешно (OK). Ако изберете Вкл. или Вкл.+Репорт, за всеки изпратен от вас факс ще се отпечата отчет.

Ако изпращате много факсове към едно и също място, ще имате нужда от повече информация освен номерата на заданията, за да знаете кои факсове трябва да изпратите отново. При избиране на Вкл.+Репорт, Изкл.+Репорт или Изкл2+Репорт (**MFC-6490CW**) в отчета ще се печата част от титулната страница на факса, за да ви подсети.

(**MFC-5890CN** и **MFC-5895CW**)

Когато за отчета за потвърждаване е зададено Изкл. или Изкл.+Репорт, отчетът ще се отпечата само ако има грешка при изпращане и факсът не може да бъде изпратен.

(**MFC-6490CW**)

Когато за отчета за потвърждаване е зададено Изкл. или Изкл.+Репорт, отчетът ще се отпечата само ако има грешка при изпращане и факсът не е изпратен. То ще се отпечата също ако има грешка при изпращане с намалени по размер изображения.

Когато за отчета за потвърждаване на предаването е зададено Изкл2 или Изкл2+Репорт, отчетът ще се отпечата само ако има грешка при изпращане и факсът не може да бъде изпратен.



Забележка

Ако изберете Вкл.+Репорт или Изкл.+Репорт, изображението ще се покаже в отчета за потвърждаване на предаването само ако предаването в реално време е изключено. (Вижте *Предаване в реално време* на стр. 49.)

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Fax.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Докл.настр.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете XMIT доклад.
- 5 (**MFC-5890CN** и **MFC-5895CW**)
Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Вкл., Вкл.+Репорт, Изкл. или Изкл.+Репорт.
Натиснете **OK**.

(**MFC-6490CW**)
Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Вкл., Вкл.+Репорт, Изкл., Изкл.+Репорт, Изкл2 или Изкл2+Репорт.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Факс отчет (отчет на дейността)

Можете да настроите устройството да разпечатва отчет на определени интервали (за всеки 50 факса, на 6, 12 или 24 часа, на 2 или 7 дни). Ако зададете интервала на **Изкл.**, все пак ще можете да отпечатате отчета, като следвате стъпките в *Как се отпечатава отчет* на стр. 88. Фабричната настройка е **Всеки 50 Fax-а.**

- 1** Натиснете **Menu** (Меню).
- 2** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Fax**.
Натиснете **OK**.
- 3** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Докл. настр.**
Натиснете **OK**.
- 4** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете **Отчетен период**.
- 5** Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете **интервал**.
Натиснете **OK**.
(Ако изберете 7 дни, на LCD дисплея ще бъдете подканени да изберете първия ден за отброяването на 7 дни.)

■ 6, 12, 24 часа, 2 или 7 дни

Устройството ще отпечата отчета в определеното време и след това ще изтрие всички задания от паметта си. Ако паметта на устройството се запълни с максимум 200 задания, преди да е изминало времето, което сте избрали, то устройството ще отпечата отчета по-рано и след това ще изтрие всички задания от паметта си. Ако желаете допълнителен отчет преди времето, когато трябва да се отпечатва, можете да го отпечатате ръчно, без да изтривате заданията от паметта.

■ Всеки 50 факса

Устройството ви ще отпечата отчета, когато е запаметило 50 задания.

- 6** Въведете час за започване на разпечатването в 24-часов формат.
Натиснете **OK**.
(Например: въведете 19:45 за 7:45 следобед.)
- 7** Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Отчети

Налични са следните отчети:

■ ХМИТ Проверка

Отпечатва справка за потвърждение на последното изпращане.

■ Помощен лист

Списък "Помощ", който показва как да програмирате вашето устройство.

■ Бързо набиране

Изброява съхранените имена и номера в паметта за набиране с едно натискане и паметта за бързо набиране, подредени по азбучен ред или номера.

■ Fax отчет

Показва информация за последните входящи и изходящи факсове.
(TX: изпращане.) (RX: получаване.)

■ Потреб. настр.

Показва вашите настройки.

■ Мрежова конфиг

Изрежда вашите мрежови настройки.

■ Регист. на потр. ID

Извежда списък с информацията за идентификация на обаждащите се за последните 30 получени факсове и телефонни повиквания.

Как се отпечатва отчет

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Печатай док.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете желания отчет.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **Mono Start**
(Старт (Черно-бяло)).
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Преглед на поискване

Поискването позволява да настроите устройството така, че други хора да могат да получават факсове от вас, като заплащат за обаждането. Освен това ви дава възможност да се обадите на друго факс устройство и да получите факс от него, като заплатите обаждането. За целта функцията "Поискване" трябва да е зададена и на двете устройства. Не всички факс устройства поддържат поискване.

Получаване при поискване

Получаване при поискване ви позволява да се обадите на друго факс устройство, за да получите факс от него.

Задаване на получаване при поискване

- 1 Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Гласопод. RX.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Стандарт.
Натиснете OK.
- 4 Въведете номера на факс, за който правите поискване.
- 5 Натиснете Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или Colour Start (Старт (Цветно)).

Задаване на получаване при поискване със защитен код

Зашитеното поискване ви позволява да зададете ограничение за това, кой може да получи документите, които сте настроили за поискване.

Зашитеното поискване работи само с факс устройства на Brother. Ако искате да получите факс от защищено устройство на Brother, трябва да въведете защитния код.

- 1 Натиснете  (Fax (Факс)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Гласопод. RX.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Сигурно.
Натиснете OK.
- 4 Въведете четирицифрен зашен код. Това е същият зашен код на факс устройството, за което правите поискване.
Натиснете OK.
- 5 Въведете номера на факс, за който правите поискване.
- 6 Натиснете Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или Colour Start (Старт (Цветно)).

Задаване на получаване при отложено поискване

Отложеното поискване ви позволява да настроите устройството така, че да започне по-късно получаване при поискване. Можете да зададете само една операция по отложено поискване.

- 1** Натиснете  (**Fax (Факс)**).
- 2** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Гласопод. RX.
- 3** Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Таймер.
Натиснете **OK**.
- 4** Въведете часа (в 24-часов формат), в който искате да започне поискването. Например: въведете 21:45 за 9:45 вечерта.
Натиснете **OK**.
- 5** Въведете номера на факс, за който правите поискване.
- 6** Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)). Устройството извършва обаждането с поискване във въведения от вас час.

Последователно поискване (само черно-бяло)

Последователното поискване ви позволява да направите заявка на документи от няколко факс устройства в една операция.

- 1** Натиснете  (**Fax (Факс)**).
- 2** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Гласопод. RX.
- 3** Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Стандарт, Сигурно или Таймер.
Натиснете **OK**.
- 4** Направете едно от следните неща:
 - Ако сте избрали Стандарт.
Натиснете **OK** и отидете на стъпка **5**.
 - Ако сте избрали Сигурно,
натиснете **OK** и въведете четирицифрен номер.
Натиснете **OK**, отидете на стъпка **5**.
 - Ако сте избрали Таймер,
натиснете **OK** и въведете часа (в 24-часов формат), в който искате да започне поискването.
Натиснете **OK**, отидете на стъпка **5**.
- 5** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Емисия.
Натиснете **OK**.
- 6** Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Добави номер, и въведете номер, като използвате цифровата клавиатура. Натиснете **OK**.

- Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Указател и **OK**. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Азбучен ред или Ред по номера, и **OK**. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете номер, и **OK**.



Забележка

Номерата с едно натискане започват с *****.
Номерата с едно натискане започват с **#**.

- 7 След като въведете всички номера на факс, повтаряйки стъпка **6**, натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Завършено.
Натиснете **OK**.

- 8 Натиснете **Mono Start**

(Старт (Черно-бяло)).

Поред устройството извършва поискване за документа към всеки номер или група.

Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез) докато устройството набира за да отмените процеса на поискване.

За да отмените всички последователни задания за получаване при поискване, вижте *Проверка и отмяна на чакащи задания* на стр. 50.

Предаване при поискване (само черно-бяло)

Предаването при поискване ви позволява да настроите устройството си да изчака с даден документ, така че друго факс устройство да може да осъществи повикване и да го извлече.

Документът ще бъде съхранен и може да бъде извлечен от всяко друго факс устройство, докато не го изтриете от паметта. (Вижте *Проверка и отмяна на чакащи задания* на стр. 50.)

Настройка за предаване при поискване

- 1 Натиснете (**Fax (Факс)**).
- 2 Заредете документа.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Гласопод. TX.
- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Стандарт.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете всяка настройка, която искате да промените.
Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете настройките.
След приемането на всяка настройка, можете да продължите с промяната на още настройки.
- 6 Натиснете **Mono Start**

- 7 Ако използвате стъклото на скенера, LCD дисплеят ще ви подкачи да изберете една от опциите.
 - Натиснете **1**, за да изпратите друга страница.
Отидете на **8**.
 - Натиснете **2** или **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)), за да изпратите документа.
- 8 Поставете следващата страница на стъклото на скенера и натиснете **OK**.
Повторете **7** и **8** за всяка допълнителна страница.
Устройството автоматично ще изпрати факса.
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете всяка настройка, която искате да промените.
Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете настройките.
След приемането на всяка настройка, можете да продължите с промяната на още настройки.
- 7 Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)).

Настройка за предаване при поискване със защищен код

Заштитеното поискване ви позволява да зададете ограничение за това, кой може да получи документите, които сте настроили за поискване.

Заштитеното поискване работи само с факс устройства на Brother. Ако някой друг иска да извлече факс от вашето устройство, ще трябва да въведе защищен код.

- 1 Натиснете  (**Fax** (Факс)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Гласопод. TX.
- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Сигурно.
Натиснете **OK**.
- 5 Въведете 4-цифрен номер.
Натиснете **OK**.



Копиране


Копиране

94


Как се копира

Влизане в режим на копиране

Когато искате да направите копие, натиснете  (Copy (Копиране)), за да светне в синьо.



На LCD дисплея се показва:



1 Брой копия

Можете да въведете желания брой копия, като използвате цифровата клавиатура.

Натиснете **▲** или **▼**, за да превъртите опциите на **Copy** (Копиране).

- Качество (Вижте стр. 95.)
- Увеличи/намали (Вижте стр. 95.)
- Избор на тава (MFC-6490CW) (Вижте стр. 100.)
- Вид хартия (Вижте стр. 99.)
- Големина хар. (Вижте стр. 99.)
- Яркост (Вижте стр. 99.)
- Контраст (Вижте стр. 99.)
- Зареди/сортирай (Вижте стр. 98.)
- Съдържание стр. (Вижте стр. 96.)
- Невъзм. печат (MFC-6490CW) (Вижте стр. 100.)
- Копиране-книга (Вижте стр. 100.)
- Коп.- вод.знак (Вижте стр. 101.)
- Посочи нов диф. (Вижте стр. 103.)
- Фабрични наст. (Вижте стр. 103.)

Когато желаната от вас опция е маркирана, натиснете **OK**.



Забележка

- Настройката по подразбиране е “Режим Fax”. Можете да промените времето, което устройството стои в режим на копиране след последното копиране. (Вижте **Режим таймер** на стр. 28.)
- Копиране-книга И Коп.- вод.знак се поддържат от технологията от Reallusion, Inc. 

Единично копиране

- 1 Натиснете  (Copy (Копиране)).
- 2 Заредете документа. (Вижте **Зареждане на документи** на стр. 23.)
- 3 Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).

Многократно копиране

Можете да направите до 99 копия наведнъж.

- 1 Натиснете  (Copy (Копиране)).
- 2 Заредете документа. (Вижте **Зареждане на документи** на стр. 23.)
- 3 Въведете броя на желаните копия.
- 4 Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).



Забележка

За да сортирате копията, натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Зареди/сортирай. (Вижте **Сортиране на копия чрез ADF** на стр. 98.)

Спиране на копиране

За да спрете копирането, натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Настройки на копиране

Можете да промените настройките на копиране временно за следващите няколко копия.

Устройството се връща към настройките си по подразбиране след 1 минута или ако таймерът за режимите прехвърли устройството на режим факс. (Вижте **Режим таймер** на стр. 28.)

Ако сте готови с избора на настройки, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).

Ако искате да изберете още настройки, натиснете ▲ или ▼.



Забележка

Можете да запишете някои настройки, които използвате най-често, като ги зададете като настройки по подразбиране. Тези настройки ще останат, докато не ги промените отново. (Вижте **Задаване на промените като нова настройка по подразбиране** на стр. 103.)

Промяна на скоростта и качеството на копиране

Можете да изберете редица настройки на качество. Фабричната настройка е Нормално.

■ Бърз

Бърза скорост на копиране и най-малко количество използвано мастило. Използвайте да спестите време при печат на документи, които са за проверка, големи документи или много копия.

■ Нормално

“Нормално” е препоръчителният режим за обикновени разпечатки. Създава копие с добро качество при добра скорост на копиране.

■ Най-добър

Използвайте режима за най-добро копиране, за да копирате прецизни изображения, например снимки. Така се предоставя най-висока резолюция и най-ниска скорост.

- 1 Натиснете (**Copy** (Копиране)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете броя на желаните копия.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Качество.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Бързо, Нормално или Най-добро. Натиснете **OK**.
- 6 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).

Увеличаване или намаляване на копираното изображение

Можете да изберете коефициент за увеличаване или намаляване. Ако изберете Побери на стр., вашето устройство регулира размера автоматично към зададения от вас размер на хартията.

(MFC-5890CN и MFC-5895CW)

Ако използвате тази настройка, използвайте стъклото на скенера.

- 1 Натиснете (**Copy** (Копиране)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете броя на желаните копия.

- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Увеличи/намали.
- 5 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете 100%, Увеличение, Намаление, Побери на стр. ИЛИ Custom (25-400%).
- 6 Направете едно от следните неща:
 - Ако сте избрали Увеличение или Намаление, натиснете **OK** и натиснете ▲ или ▶, за да изберете желания коефициент на увеличаване или намаляване. Натиснете **OK**.
 - Ако сте избрали Custom (25-400%), натиснете **OK** и след това въведете коефициента на увеличаване или намаляване от 25% до 400%. Натиснете **OK**.
 - Ако сте избрали 100% или Побери на стр., отидете на стъпка 7.

100%
198% 10x15cm→A4
186% 10x15cm→LTR
142% A4→A3, A5→A4
97% LTR→A4
93% A4→LTR
83% LGL→A4
69% A3→A4 (само за MFC-6490CW), A4→A5
47% A4→10x15cm
Побери на стр.
Custom (25-400%)

- 7 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).



Забележка

- Съдържание стр. И Невъзм. печат не могат да се използват с Увеличи/намали.
- Копиране-книга, Сортирай и Коп.-вод.знак не могат да се използват с Побери на стр.
- Побери на стр. не работи, както трябва, ако документът на стъклото на скенера е изкривен на повече от 3 градуса. Като използвате водачите от лявата и горната страна, поставете документа с лицето надолу върху стъклото на скенера в горния ляв ъгъл.
- Побери на стр. не е налично за документи с размер Legal.

Правене на “N в 1” копия или плакат (подредба на страниците)

Функцията за копиране “N в 1” може да ви помогне да спестите хартия, като ви позволи да копирате две или четири страници на една печатна страница.

(MFC-6490CW) Функцията за една страница в две копира една страница с размер A3 или Ledger на две страници A4 или Letter. Ако използвате тази настройка, използвайте стъклото на скенера.

Освен това можете да направите плакат. Когато използвате функцията за плакати, устройството ви разделя вашия документ на части, които след това увеличава, така че да можете да ги слобобите в плакат. Ако искате да отпечатате плакат, използвайте стъклото на скенера.

Важно

- Проверете дали размерът на хартията е зададен на Letter, Ledger, A4 или A3.
- Не можете да използвате настройката “Увеличи/намали” с функцията “N в 1” и “Плакат”.

- Ако създавате много цветни копия, копирането "N в 1" не е налично.
- (P) означава портретна ориентация, а (L) – пейзажна.
- Можете наведнъж да правите само едно копие на плакат и едно копие "1 на 2".



Забележка

- Коп.- вод.знак, Копиране-книга, Сортирай, Увеличи/намали и Невъзм. печат **не могат да се използват** с Съдържание стр.
- (MFC-5890CN и MFC-5895CW)
4 в 1 и постер (3 x 3) не са налични, ако използвате хартия с размер A3 или Ledger.

1 Натиснете (Copy (Копиране)).

2 Заредете документа.

3 Въведете броя на желаните копия.

4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Съдържание стр.

5 (MFC-5890CN и MFC-5895CW)
Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Извл. (1 в 1), 2 в 1 (P),
2 в 1 (L), 4 в 1 (P), 4 в 1 (L),
Плакат (2 x 2) или
Плакат (3 x 3).

Натиснете OK.

Отидете на стъпка **7**.

(MFC-6490CW)

Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Извл. (1 в 1), 2 в 1 (P),
2 в 1 (L), 4 в 1 (P), 4 в 1 (L),
1 до 2, Плакат (2 x 2) или
Плакат (3 x 3).

Натиснете OK.

Ако сте избрали 2 в 1 или
Плакат (2 x 2) с A3 или Ledger,
отидете на стъпка **6**, за да изберете
размера на страницата на вашия
документ.

Ако изберете друга настройка,
отидете на стъпка **7**.

6 (MFC-6490CW)

Направете едно от следните неща:

■ Ако сте избрали 2 в 1 (P) или
2 в 1 (L), натиснете ▲ или ▼, за
да изберете формат оформл.

Натиснете ◀ или ▶, за да изберете
LGRx2 → LGRx1, LTRx2 → LGRx1,
A3x2 → A3x1 **ИЛИ** A4x2 → A3x1.

■ Ако сте избрали Плакат (2 x 2),
натиснете ▲ или ▼, за да изберете
Формат оформл. Натиснете ◀ или
▶, за да изберете LGRx1 → LGRx4,
LTRx1 → LGRx4, A3x1 → A3x4
или A4x1 → A3x4.

7 Ако не искате да променяте
допълнителни настройки, натиснете
Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или
Colour Start (Старт (Цветно)), за да
сканирате страницата.

Ако сте поставили документа в ADF
или правите плакат, устройството
сканира страниците и започва да ги
разпечатва.

**Ако използвате стъклото на
скенера, отидете на стъпка **8**.**

8 След като устройството сканира
страницата, натиснете **1** за сканиране
на следващата страница.

9 Поставете следващата страница на
стъклото на скенера.
Натиснете **OK**.

Повторете стъпки **8** и **9** за всяка
страница от оформлението.

10 След сканирането на всички страници
натиснете **2**, за да приключите.

Ако копирате от ADF, поставете документа с лицето нагоре, в показаната по-долу посока:


■ 2 в 1 (P)



■ 2 в 1 (L)



■ 4 в 1 (P)



■ 4 в 1 (L)



Ако копирате от стъклото на скенера, поставете документа с лицето надолу, в показаната по-долу посока:

■ 2 в 1 (P)



■ 2 в 1 (L)



■ 1 на 2 (MFC-6490CW)



■ 4 в 1 (P)




■ 4 в 1 (L)




■ Плакат (2 x 2)

Можете да направите копие на снимка с размер на плакат.



■ Плакат (3 x 3)

Можете да направите копие на снимка с размер на плакат.



Сортиране на копия чрез ADF

Можете да сортирате многократни копия. Страниците ще бъдат сортирани в реда 321, 321, 321 и т. н.

- 1 Натиснете (Copy (Копиране)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете броя на желаните копия.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Зареди/сортирай.
- 5 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Сортирай.
Натиснете OK.

- 6 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).



Забележка

Побери на стр., Съдържание стр. и Копиране-книга **не** могат да се използват с Сортирай.

Регулиране на яркостта и контраста

Яркост

Можете да регулирате яркостта на копията, за да станат по-тъмни или по-светли.

- 1 Натиснете  (**Copy** (Копиране)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете броя на желаните копия.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Яркост.
- 5 Натиснете ◀ или ▶, за да направите по-тъмно или светло копие.
Натиснете **OK**.
- 6 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).

Контраст

Можете да регулирате контраста на копието така, че изображението да изглежда по-рязко и отчетливо.

- 1 Натиснете  (**Copy** (Копиране)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете броя на желаните копия.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Контраст.

- 5 Натиснете ◀ или ▶, за да промените контраста.
Натиснете **OK**.

- 6 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).

Опции за хартията

Тип хартия

Ако копирате на специална хартия, настройте устройството за типа хартия, който използвате, за да получите най-доброто качество на печат.

- 1 Натиснете  (**Copy** (Копиране)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете броя на желаните копия.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Вид хартия.
- 5 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Обикн. хартия, Inkjet Хартия, Brother BP71, Друга гланцова или Прозрачност.
Натиснете **OK**.
- 6 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).

11

Размер на хартията

Ако копирате на хартия с различен размер от A4, ще трябва да промените настройката за размер на хартията. Можете да копирате само на хартия с размер Ledger, A3, Letter, Legal, A4, A5 или Photo 10 см × 15 см.

- 1 Натиснете  (**Copy** (Копиране)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете броя на желаните копия.

- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Големина хар.
- 5 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете A4, A5, A3, 10x15cm, Letter, Legal или Ledger.
Натиснете **OK**.
- 6 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).

Избор на тава (само за MFC-6490CW)

Можете да промените тавата, която ще се използва за следващото копие. За да промените тавата по подразбиране, натиснете *Използване на тавите в режим на копиране (само за MFC-6490CW)* на стр. 30.

- 1 Уверете се, че сте в режим на копиране.
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете броя на желаните копия.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Избор на тава.
- 5 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Тава#1 или Тава#2.
Натиснете **OK**.
- 6 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).

Настройка на изкривяване (само за MFC-6490CW)

Ако копието ви е сканирано накриво, устройството ви може да коригира автоматично данните. Тази настройка е налична само когато използвате стъклото на скенера и 100% копие.

- 1 Натиснете  (Copy (Копиране)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете броя на желаните копия.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Невъзм. печат.
- 5 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Авто (или Извл.).
Натиснете **OK**.
- 6 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).

Забележка

- Съдържание стр., Увеличи/намали, Копиране-книга И Коп.- вод.знак не могат да се използват с Невъзм. печат.
- Можете да използвате тази настройка с Ledger, A3 или хартия с по-малък размер от 64 x 91 mm.
- Тази настройка е налична само за правоъгълна или квадратна хартия.
- Невъзм. печат налична само ако документът е изкривен на по-малко от 3 градуса.
- Невъзм. печат може да не работи, както трябва, ако документът ви е твърде дебел.

Копиране на книга

Копирането на книга коригира тъмните полета и изкривяването. Вашето устройство може автоматично да коригира данните или вие можете да направите определени корекции.

Ако използвате тази настройка, използвайте стъклото на скенера.

- 1 Натиснете  (Copy (Копиране)).
- 2 Заредете документа.

- 3 Въведете броя на желаните копия.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Копиране-книга.
- 5 Направете едно от следните неща:
 - Ако искате вие да коригирате данните, натиснете ◀ или ▶, за да изберете Вкл. (Преглед). Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)) и отидете на стъпка 6.
 - Ако искате устройството автоматично да коригира данните, натиснете ◀ или ▶, за да изберете Вкл. и отидете на стъпка 7.
- 6 Регулирайте изкривените данни, като използвате # или *. Премахнете сенките, като използвате ▲ или ▼.
- 7 Ако сте готови с извършването на корекции, натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).



Забележка

Копиране-книга не е налично с Съдържание стр., Сортирай, Побери на стр., Невъзм. печат ИЛИ Коп.-вод.знак.

Копиране с воден знак

Можете да сложите лого или текст в документа като воден знак. Можете да изберете един от шаблонните водни знаци, данни от вашите карти с памети или USB Flash памет или сканирани данни.



Забележка

Коп.- вод.знак не е налично с Побери на стр., Съдържание стр., Невъзм. печат И Копиране-книга.

Използване на шаблон

- 1 Натиснете (Copy (Копиране)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете броя на желаните копия.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Коп.- вод.знак. Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Вкл.
- 6 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Текуща настройка. Натиснете **OK**.
- 7 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Шаблон. Натиснете **OK**.
- 8 Ако искате да промените някоя от показаните настройки, натиснете ▲ или ▼, за да изберете настройката, а след това натиснете ◀ или ▶, за да изберете желаната опция.
- 9 Когато сте готови с промяната на настройките, натиснете ▲ или ▼, за да изберете Приложи. Натиснете **OK**.
- 10 Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).

Използване на данни от карта с памет или USB Flash памет

- 1 Натиснете (Copy (Копиране)).
- 2 Заредете документа.
- 3 Въведете броя на желаните копия.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Коп.- вод.знак. Натиснете **OK**.

- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Вкл..
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Текуща настройка.
Натиснете **OK**.
- 7 Поставете карта с памет или USB Flash памет. Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Носители.
Натиснете **OK**.
- 8 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете данните, които искате да използвате за водния знак.
Натиснете **OK**.
- 9 Ако искате да промените някоя от показаните настройки, натиснете **▲** или **▼**, за да изберете настройката, а след това натиснете **◀** или **▶**, за да изберете желаната опция.
- 10 Когато сте готови с промяната на настройките, натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Приложи.
Натиснете **OK**.
- 11 Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Коп.- вод.знак.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Вкл..
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Текуща настройка.
Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Сканиране. Натиснете **OK** и поставете страницата, която искате да използвате като воден знак на стъклото на скенера.
- 7 Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).
- 8 Извадете сканирания документ с водния знак и заредете документа, който искате да копирате.
- 9 Натиснете **◀** или **▶**, за да промените Прозрачност на водния знак.
Натиснете **OK**.
- 10 Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).



ВНИМАНИЕ

НЕ изваждайте картата с памет или USB Flash паметта, докато мига **Photo Capture** (Картов център), за да избегнете повреждане на картата с памет, на USB Flash паметта или на данните, съхранени в паметта.



Забележка

Не можете да увеличавате или намалявате сканиран воден знак.

Използване на сканиран хартиен документ като воден знак

- 1 Натиснете (**Copy** (Копиране)).
- 2 Въведете броя на желаните копия.

Задаване на промените като нова настройка по подразбиране

Можете да запишете настройките за копиране за Качество, Увеличи/намали, Избор на тава (само за MFC-6490CW), Яркост, Контраст, Съдържание стр. или Невъзм. печат (само за MFC-6490CW), които използвате най-често, като ги зададете като настройки по подразбиране. Тези настройки ще останат, докато не ги промените отново.

- 1 Натиснете  (Copy (Копиране)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете вашата нова настройка.
Натиснете OK.
Повторете тази стъпка за всяка настройка, която искате да промените.
- 3 След промяната на последната настройка натиснете ▲ или ▼, за да изберете Посочи нов диф.
Натиснете OK.
- 4 Натиснете 1, за да изберете Да.
- 5 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Връщане на всички настройки към фабричните настройки

Можете да върнете всички настройки, които сте променили, към фабричните настройки. Тези настройки ще останат, докато не ги промените отново.

- 1 Натиснете  (Copy (Копиране)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Фабрични наст.
Натиснете OK.
- 3 Натиснете 1, за да изберете Да.
- 4 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Съобщение за липса на памет

Ако по време на сканиране на документи се покаже съобщението Няма памет, натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез) за да го отмените, или Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или Colour Start (Старт (Цветно)), за да копирате сканираните страници.

Ще се наложи да изчистите някои задания от паметта, преди да можете да продължите.

За да освободите допълнително памет, направете следното:

- Изключете функцията за получаване от паметта. (Вижте Получаване от паметта (само черно-бяло) на стр. 57.)
- Отпечатайте факсовете, които са в паметта. (Вижте Печат на факс от паметта на стр. 57.)

Когато получите съобщение Няма памет, ще имате възможност да направите копия, ако първо отпечатате входящите факсове от паметта, за да я възстановите на 100%.



Директен печат на снимки

Печат на снимки от карта с памет или USB	
Flash памет	106
Печат на снимки от фотоапарат	126

Операции с PhotoCapture Center™

Печат от карта с памет или USB Flash памет без компютър

Дори ако устройството ви не е свързано към компютър, можете да печатате снимки директно от цифров фотоапарат или USB Flash памет. (Вижте *Печат на изображения* на стр. 109.)

Сканиране към карта с памет или USB Flash памет без компютър

Можете да сканирате документи и да ги записвате директно към карта с памет или USB Flash памет. (Вижте *Сканиране към карта с памет или USB Flash памет* на стр. 122.)

Използване на PhotoCapture Center™ от вашия компютър

Можете да получите достъп от вашия компютър до карта с памет или USB Flash памет, поставена в предната част на вашето устройство.

(Вижте *PhotoCapture Center™ за Windows®* или *Отдалечно конфигуриране & PhotoCapture Center™ за Macintosh* в Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.)

Използване на карта с памет или USB Flash памет

Вашето устройство на Brother има устройства за носители (слотове), които могат да се използват със следните известни носители за цифрови фотоапарати: CompactFlash®, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ и USB Flash памети.



CompactFlash®




Memory Stick™
Memory Stick PRO™



SD, SDHC



xD-Picture Card™



USB Flash памет

- miniSD™ може да се използва с miniSD™ адаптер.
- microSD може да се използва с microSD адаптер.
- Memory Stick Duo™ може да се използва с Memory Stick Duo™ адаптер.
- Memory Stick PRO Duo™ може да се използва с Memory Stick PRO Duo™ адаптер.
- Memory Stick Micro™ (M2™) може да се използва с Memory Stick Micro™ (M2™) адаптер.
- Адаптерите не са включени към устройството. Обърнете се към друг доставчик за адаптери.

Функцията PhotoCapture Center™ ви дава възможност да отпечатвате цифрови снимки от вашия цифров фотоапарат с висока резолюция, за да получите печат с фотокачество.

Структура на папката на карти с памет или USB Flash памети

Устройството ви е проектирано да е съвместимо със съвременните файлове с изображения на цифровите фотоапарати, карти с памет и USB Flash памети – все пак прочетете точките по-долу, за да избегнете грешките:


- Разширението на файла с изображението трябва да бъде .JPG (други разширения на файла с изображението като .JPEG, .TIF, .GIF и т. н. няма да бъдат разпознати).
- Печатът от PhotoCapture Center™ трябва да се извърши отделно от операциите на PhotoCapture Center™, които използват компютър. (Едновременна работа не е възможна.)
- IBM Microdrive™ не е съвместимо с устройството.
- Устройството може да прочете до 999 файла на карта с памет или USB Flash памет.
- CompactFlash® тип II не се поддържа.
- Този продукт поддържа xD-Picture Card™ тип M/тип M⁺/тип H (с голям капацитет).
- DPOF файлът на картите с памет трябва да е във валиден DPOF формат. (Вижте *DPOF печат* на стр. 116.)

Имайте предвид следното:

- При печатане на **Print Index** или **Print Images**, PhotoCapture Center™ ще отпечата всички валидни изображения дори ако едно или повече от тях са повредени. Повредените изображения няма да бъдат отпечатани.
- (за потребители на карти с памет) Устройството ви е проектирано да чете карти с памет, които са форматирани от цифров фотоапарат. Когато един цифров фотоапарат форматира карта с памет, той създава специална папка, в която копира данните на изображенията. Ако трябва да промените данните на изображенията, съхранени на карта с памет с вашия компютър, ви препоръчваме да не променяте структурата на папката, създадена от цифровия фотоапарат. При записването на нови или променени файлове с изображения на картата с памет ви препоръчваме да използвате същата папка, която използва вашият цифров фотоапарат. Ако данните не са записани в същата папка, има вероятност устройството да не може да прочете файла или да отпечата изображението.
- (за потребители на USB Flash памет) Устройството поддържа USB Flash памети, които са форматирани от Windows®.

Начално запознаване

Поставете пълно карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.




- 1 USB Flash памет
- 2 CompactFlash®
- 3 SD, SDHC
- 4 Memory Stick™, Memory Stick PRO™
- 5 xD-Picture Card™



ВНИМАНИЕ

Директният USB интерфейс поддържа само USB Flash памет, фотоапарат, съвместим с PictBridge или цифров фотоапарат, който използва стандарта USB Mass Storage. Никакви други USB устройства не се поддържат.

Показания на клавиша Photo Capture (Картов център):



- Ако Photo Capture (Картов център) свети, картата с памет или USB Flash паметта е поставена правилно.
- Ако Photo Capture (Картов център) не свети, картата с памет или USB Flash паметта не е поставена правилно.
- Ако Photo Capture (Картов център) мига, се извършва четене или запис върху картата с памет или USB Flash паметта.



ВНИМАНИЕ


НЕ изключвате захранващия кабел или не изваждайте носителя от устройството за носител (слота) или от директния USB интерфейс, докато устройството чете или записва върху носителя (клавишът Photo Capture (Картов център) мига).
Ще загубите данните или ще повредите картата.

В даден момент устройството може да чете само от едно устройство.

Влизане в режим на картов център

След като сте поставили картата с памет или USB Flash паметта, натиснете клавиша  (**Photo Capture** (Картов център)), така че да светне в синьо и да се покажат опциите на PhotoCapture на LCD дисплея.

На LCD дисплея се показва:



Натиснете **▲** или **▼**, за да превърнете опциите на клавиша Photo Capture (Картов център).

- Разгл. снимки (Вижте стр. 109.)
- Отпеч. индекса (Вижте стр. 110.)
- Отпечатай снимки (Вижте стр. 111.)
- Фото ефекти (Вижте стр. 111.)
- Търси по дата (Вижте стр. 114.)
- Отпеч. снимките (Вижте стр. 115.)
- Преглед снимки (Вижте стр. 115.)
- Оформяне (Вижте стр. 115.)

Забележка

Ако вашият цифров фотоапарат поддържа DPOF печат, вижте *DPOF печат* на стр. 116.

Когато желаната от вас опция е маркирана, натиснете **OK**.

Печат на изображения

Разглеждане на снимки

Можете да визуализирате вашите снимки на LCD дисплея преди печат. Ако снимките ви са големи файлове, може да има известно закъснение, преди всяка снимка да се покаже на LCD дисплея.

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.
Натиснете  (**Photo Capture** (Картов център)).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Разгл. снимки.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете вашата снимка.

Забележка

Вместо да превърнете снимките, можете да използвате цифровата клавиатура, за да въведете номера на изображението от страницата с индекси. (Вижте *Отпечатване на индекса (миниатюри)* на стр. 110.)

- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да увеличите или намалите броя на копията.
- 5 Повторете стъпка ③ и стъпка ④, докато изберете всички снимки.

Забележка

Натиснете **Clear/Back** (Изчисти), за да се върнете на предишното ниво.

- 6 След като сте избрали всички снимки, направете едно от следните неща:
 - Натиснете **OK** и променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Отпечатване на индекса (миниатюри)

PhotoCapture Center™ задава номера на изображенията (напр. №1, №2, №3 и т. н.).



→ NO. 1
DEI.JPG 01. 01. 2009 100KB


PhotoCapture Center™ използва тези номера за идентифициране на всяка снимка. Можете да отпечатате страница с миниатюри, на която са показани всички снимки на картата с памет или USB Flash паметта.



Забележка

В списъка с индекси ще бъдат отпечатани правилно само имената на файлове, които се състоят от 8 знака или по-малко.

- 1 Проверете дали сте поставили картата с памет или USB Flash паметта в правилния слот.
Натиснете (Photo Capture (Картов център)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Отпеч. индекса.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Формат оформл. Натиснете ◀ или ▶, за да изберете 6 образа/Линия или 5 образа/Линия.
Натиснете **OK**.



6 образа/Линия



5 образа/Линия

Времето за печат на 5 образа/Линия ще бъде повече отколкото за 6 образа/Линия, но качеството е по-добро.

- 4 Направете едно от следните неща:

■ Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Вид хартия, и натиснете ◀ или ▶, за да изберете типа хартия, който използвате, Обикн. хартия, Inkjet Хартия, Brother BP71 или Друга гланцова.

Натиснете **OK**.

■ Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Големина хар., и натиснете ◀ или ▶, за да изберете размера хартия, който използвате, A4 или Letter.

Натиснете **OK**.

■ Ако не искате да променяте настройките на хартията, отидете на ⑤.

- 5 Натиснете Colour Start (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Печат на снимки

Преди да можете да отпечатате определено изображение, трябва да знаете номера му.

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.
Натиснете  (Photo Capture (Картов център)).
- 2 Отпечатайте индекса. (Вижте *Отпечатаване на индекса (миниатюри)* на стр. 110.)
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Отпечатай снимки.
Натиснете OK.
- 4 Въведете номера на изображението, което искате да отпечатате, от миниатюрите, напечатани на страницата с индекси.
Натиснете OK.
- 5 Повторете стъпка 4, докато въведете номерата на изображения, които искате да отпечатате.



Забележка

- Можете да въведете номерата наведнъж, като използвате клавиша * за запетая или клавиша # за тире. Например въведете 1, *, 3, *, 6, за да отпечатате изображения №1, №3 и №6. Въведете 1, #, 5 за да отпечатате изображения от №1 до №5.
- Можете да въведете до 12 знака (включително запетаите) за номерата на изображенията, които искате да отпечатате.
- 6 След като сте избрали номерата на изображенията, натиснете отново OK.
- 7 Въведете желания брой копия, като използвате цифровата клавиатура.

- 8 Направете едно от следните неща:
 - Променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете Colour Start (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Подобряване на снимки

Можете да редактирате и да добавяте ефекти към вашите снимки и да ги разглеждате на LCD дисплея преди печат.



Забележка

- След добавянето на всеки ефект, можете да увеличите изгледа на изображението, като натиснете *. За да се върнете на първоначалния размер, натиснете отново *.
- Функцията за подобряване на снимки се поддържа от технологията от Reallusion, Inc. 

Автокоригиране

Автокоригиране е налично за повечето снимки. Устройството решава кой е подходящият ефект за вашата снимка.

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.
Натиснете  (Photo Capture (Картов център)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Фото ефекти.
Натиснете OK.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете вашата снимка.
Натиснете OK.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Автом. корекция.
Натиснете OK.

- 5 Натиснете **OK** и ▲ или ▼, за да увеличите или намалите броя на копията.
- 6 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **OK** и променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.



Забележка

Ако на LCD дисплея се покаже

Кор. червени очи, натиснете #, за да се опитате да премахнете "червените очи" от снимката.

Подобряване на нюансите на кожата

Подобряване на нюансите на кожата се използва най-добре за регулиране на портретни снимки. Разпознава цвета на човешката кожа на снимките и регулира изображението.

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.
Натиснете  (**Photo Capture** (Картов център)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Фото ефекти.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете вашата снимка.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Усил. телесен цвят.
Натиснете **OK**.

- 5 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **OK**, ако не искате да променяте никакви настройки.
 - Натиснете ▲ или ▼, за да настроите ръчно силата на ефекта.
Натиснете **OK**, когато сте готови.
- 6 Натиснете ▲ или ▼, за да увеличите или намалите броя на копията.
- 7 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **OK** и променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Подобряване на пейзажа

Подобряване на пейзажа се използва най-добре за регулиране на пейзажни снимки. Подчертава зелените и сините области на вашата снимка, така че пейзажът изглежда по-отчетлив и ярък.

- 1 Проверете дали сте поставили картата с памет или USB Flash паметта в правилния слот.
Натиснете  (**Photo Capture** (Картов център)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Фото ефекти.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете вашата снимка.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Усил. пейзаж.
Натиснете **OK**.

- 5 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **OK**, ако не искате да променяте никакви настройки.
 - Натиснете **▲** или **▼**, за да настроите ръчно силата на ефекта.
Натиснете **OK**, когато сте готови.
- 6 Натиснете **▲** или **▼**, за да увеличите или намалите броя на копията.
- 7 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **OK** и променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Премахване на “червени очи”

Устройството разпознава очите на вашите снимки и ще се опита да премахне ефекта “червени очи” от тях.



Забележка

В някои случаи е възможно “червените очи” да не бъдат премахнати.

- Когато лицето е твърде малко в изображението.
- Когато лицето е завъртяно прекалено много нагоре, надолу, наляво или надясно.

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.
Натиснете  (**Photo Capture** (Картов център)).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Фото ефекти.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете вашата снимка.
Натиснете **OK**.

- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Кор. червени очи.
Натиснете **OK**.
 - Когато Кор. червени очи е успешно, се показва снимката с ефекта. Регулираната част е показана с червена рамка.
 - Когато Кор. червени очи е неуспешно, се показва Невъзм. отстраняване.
Натиснете **OK**, за да се върнете на предишното ниво.



Забележка

Натиснете **#**, за да изprobвате Кор. червени очи още веднъж.

- 5 Натиснете **OK** и **▲** или **▼**, за да увеличите или намалите броя на копията.
- 6 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **OK** и променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Черно-бяло

Можете да преобразувате вашата снимка в черно-бяла.

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.
Натиснете  (**Photo Capture** (Картов център)).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Фото ефекти.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете вашата снимка.
Натиснете **OK**.

- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Монохромен.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **OK** и ▲ или ▼, за да увеличите или намалите броя на копията.
- 6 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **OK** и променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Сепия

Можете да преобразувате цвета на вашата снимка на сепия.

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.
Натиснете  (**Photo Capture** (Картов център)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Фото ефекти.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете вашата снимка.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Сепия.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **OK** и ▲ или ▼, за да увеличите или намалите броя на копията.
- 6 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **OK** и променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Търсене по дата

Можете да намерите вашите снимки по дата.

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.
Натиснете  (**Photo Capture** (Картов център)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Търси по дата.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете датата, от която искате да търсите.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете вашата снимка.



Забележка

Можете да прегледате снимките с други дати, като натиснете продължително ◀ или ▶. Натиснете ◀, за да видите по-стара снимка, и ▶, за да видите по-нова.

- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да увеличите или намалите броя на копията.
- 6 Повторете стъпка 4 и стъпка 5, докато изберете всички ваши снимки.
- 7 След като сте избрали всички снимки, направете едно от следните неща:
 - Натиснете **OK** и променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Отпечатване на всички снимки

Можете да отпечатвате всички снимки на вашата карта с памет или USB Flash памет.

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.
Натиснете  (Photo Capture (Картов център)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Отпеч.снимките.
Натиснете OK.
- 3 Въведете желания брой копия, като използвате цифровата клавиатура.
- 4 Направете едно от следните неща:
 - Променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете Colour Start (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Слайдшоу

Можете да разгледате всичките ваши снимки на LCD дисплея, като използвате преглед на снимки. По време на тази операция можете да изберете също и снимка.

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.
Натиснете  (Photo Capture (Картов център)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Преглед снимки.
Натиснете OK.
- 3 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез), за да приключите със слайдшоуто.

Печат на снимка по време на слайдшоу

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.
Натиснете  (Photo Capture (Картов център)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Преглед снимки.
Натиснете OK.
- 3 Натиснете OK за да спрете на едно изображение, докато тече слайдшоуто.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да увеличите или намалите броя на копията.
- 5 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете OK и променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете Colour Start (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Изрязване

Можете да изрежете вашата снимка и да отпечатате част от изображението.

Забележка

Ако снимката ви е твърде малка или иманесъразмерни пропорции, има вероятност да не можете да изрежете снимката. На LCD дисплея ще се покаже Твърде малка снимка или Твърде голяма снимка.

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет или USB Flash памет в правилния слот.
Натиснете  (Photo Capture (Картов център)).

- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Оформяне.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете вашата снимка.
Натиснете **OK**.
- 4 Нагласете червената рамка около вашата снимка.
Ще се отпечата частта вътре в червената рамка.
 - Натиснете * или #, за да увеличите или намалите размера на рамката.
 - За да преместите рамката, натиснете клавиши със стрелка.
 - Натиснете **0**, за да завъртите рамката.
 - Натиснете **OK**, когато сте готови с настройката на рамката.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да увеличите или намалите броя на копията.
- 6 Направете едно от следните неща:
 - Натиснете **OK** и променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

DPOF печат

DPOF е съкращение от Digital Print Order Format (формат за поръчка на цифрови разпечатки).

Основните производители на цифрови фотоапарати (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. и Sony Corporation) са създали този стандарт, за да улеснят печата на изображения от цифров фотоапарат.

Ако вашият цифров фотоапарат поддържа DPOF печат, ще можете да изберете на дисплея му изображенията, които искате да печатате, и техния брой.

Когато в устройството бъде поставена карта с памет, която съдържа DPOF информация, можете лесно да отпечатате избраното изображение.

- 1 Проверете дали сте поставили карта с памет в правилния слот.
Натиснете  (**Photo Capture** (Картов център)). Устройството ще ви попита дали искате да използвате DPOF настройка.
- 2 Натиснете **1**, за да изберете Да.
- 3 Направете едно от следните неща:
 - Променете настройките на печата. (Вижте стр. 117.)
 - Ако не искате да променяте никакви настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.



Забележка

Може да възникне грешка поради невалиден DPOF файл, ако редът за печат, създаден на фотоапарата, е бил нарушен. Издрийте и създайте отново реда за печат, като използвате фотоапарата, за да разрешите проблема. За инструкции относно изтриването и създаването отново на реда за печат, направете справка в уеб сайта за поддръжка на производителя на вашия фотоапарат или в документацията на фотоапарата.

Настройки на печата на PhotoCapture Center™


Можете временно да променяте настройките на печата.

Устройството се връща към настройките си по подразбиране след 3 минута или ако таймерът за режимите прехвърли устройството на режим факс. (Вижте *Режим таймер* на стр. 28.)



Забележка

Можете да запишете настройките на печата, които използвате най-често, като ги зададете като настройки по подразбиране. (Вижте *Задаване на промените като нова настройка по подразбиране* на стр. 121.)



1 Брой разпечатки

(За опциите за разглеждане на снимки, търсene по дата и слайдшоу.)




Можете да видите общия брой снимки, които ще бъдат отпечатани.

(За опциите за отпечатване на всички снимки, отпечатване на някои снимки, подобряване на снимките и изрязване.)

Можете да видите броя копия за всяка снимка, която ще бъде отпечатана.

(За DPOF печат.) Не се показва.

Възможен избор от менюто	Опция 1	Опция 2	Страница
Качество печат (не е налично за DPOF печат)	Нормално/Снимка	—	118
Вид хартия	Обикн. хартия/ Inkjet Хартия/ Brother BP71/ Друга гланцова	—	118
Големина хар.	10x15cm/13x18cm/ A4/A3/Letter/Ledger	(когато е избрано A4 или Letter) 8x10cm/9x13cm/ 10x15cm/13x18cm/ 15x20cm/Макс. размер	118
Яркост (не е налично, когато е избрано Фото ефекти)	0 Тъмен ————— Светъл	—	119
Контраст (не е налично, когато е избрано Фото ефекти)	◀ 0 ————— + ▶	—	119

Възможен избор от менюто	Опция 1	Опция 2	Страница
Подобр. на цв. (не е налично, когато е избрано фото ефекти)	Вкл./Изкл. Баланс на бяло  Контраст  Насит. на цвета  Излез	—	119
Отрязване	Вкл./Изкл.	—	120
Без граници	Вкл./Изкл.	—	121
Печат дата (не е налично за DPOF печат)	Вкл./Изкл.	—	121
Посочи нов диф.	Да/Не	—	121
Фабрични наст.	Да/Не	—	121

Скорост и качество на печат

- 1 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Качество печат.
- 2 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Нормално ИЛИ Снимка.
Натиснете **OK**.
- 3 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Опции за хартията

Тип хартия

- 1 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Вид хартия.

- 2 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете типа хартия, който използвате, Обикн. хартия, Inkjet Хартия, Brother BP71 ИЛИ Друга гланцова.
Натиснете **OK**.
- 3 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Размер на хартията и разпечатката

- 1 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Големина хар.
- 2 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете типа хартия, който използвате, 10x15cm, 13x18cm, A4, A3, Letter ИЛИ Ledger.
Натиснете **OK**.

- 3** Ако изберете A4 или Letter, натиснете **◀** или **▶**, за да изберете размера на разпечатката.
Натиснете **OK**.

Например. Положение на отпечатване на хартия с размер A4		
1 8x10cm	2 9x13cm	3 10x15cm
4 13x18cm	5 15x20cm	6 Макс. размер

- 4** Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Регулиране на яркостта, контрастта и цвета

Яркост

- 1** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Яркост.
2 Натиснете **◀** или **▶**, за да направите по-тъмна или светла разпечатка.
Натиснете **OK**.
3 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Контраст

Може да избирате настройка за контраста. По-големият контраст прави изображението по-рязко и отчетливо.

- 1** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Контраст.
2 Натиснете **◀** или **▶**, за да промените контраста.
Натиснете **OK**.
3 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Усиливане на цвета

Можете да включите функцията за усилване на цвета, за да отпечатате по-ярки изображения. Времето за печат ще е повече.

- 1** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Подобр. на цв.
Натиснете **OK**.
2 Направете едно от следните неща:
- Ако искате да персонализирате баланса на бялото, рязкостта или плътността на цвета, натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Вкл., и след това отидете на стъпка **3**.
 - Ако не искате да персонализирате, натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Изкл.
Натиснете **OK** и след това отидете на стъпка **6**.
- 3** Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Баланс на бяло, Контраст ИЛИ Насит.на цвета.
- 4** Натиснете **◀** или **▶**, за да регулирате силата на настройката.
Натиснете **OK**.

- 5 Направете едно от следните неща:
 - Ако искате да персонализирате усилване на друг цвят, натиснете ▲ или ▼, за да изберете друга опция.
 - Ако искате да промените други настройки, натиснете ▲ или ▼, за да изберете Излез, след което натиснете OK.
- 6 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете Colour Start (Старт (Цветно)), за да отпечатате.



Забележка

• Баланс на бяло

Тази настройка регулира наситеността на белите области на изображението. Осветлението, настройките на фотоапарата и други въздействия могат да окажат влияние върху начина на показване на бялото. Белите части на изображението може да са леко розови, жълти или в някакъв друг цвят. Като използвате тази настройка, можете да коригирате ефекта и да върнете чистобелия цвят на белите области.

• Рязкост

Тази настройка подсилва детайлите на изображението, подобно на нагласянето на по-фин фокус на фотоапарата. Ако изображението не е съвсем на фокус и не можете да видите фините детайли, то тогава регулирайте рязкостта.

• Плътност на цвета

Тази настройка регулира общото количество от цвета в изображението. Можете да увеличите или намалите количеството цвят в дадено изображение, за да подобрите избелели или бледи снимки.


Отрязване

Ако снимката ви е твърде дълга или широка, за да се побере в наличното място на избраното от вас оформление, част от изображението автоматично ще бъде отрязано.


Фабричната настройка е Вкл.. Ако искате да отпечатате цялото изображение, включете тази настройка на Изкл.. Ако освен това използвате настройката за печат без полета, включете я на Изкл.. (Вижте *Печат без полета* на стр. 121.)

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Отрязване.
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Изкл. (или Вкл.). Натиснете OK.
- 3 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете Colour Start (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Отрязване: Вкл.



Отрязване: Изкл.



Печат без полета

Тази функция разширява зоната за печат до ръбовете на хартията. Времето за печат ще е малко повече.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Без граници.
- 2 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Изкл. (или Вкл.).
Натиснете OK.
- 3 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете Colour Start (Старт (Цветно)), за да отпечатате.

Печат на дата

Можете да отпечатате датата, ако вече е в данните за вашата снимка. Датата ще се отпечата в долния десен ъгъл. Ако в данните няма информация за датата, не можете да използвате тази функция.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Печат дата.
- 2 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Вкл. (или Изкл.).
Натиснете OK.
- 3 Ако не искате да променяте допълнителни настройки, натиснете Colour Start (Старт (Цветно)), за да отпечатате.



Забележка

DPOF настройката на вашия фотоапарат трябва да е изключена, за да използвате функцията за печат на дата.

Задаване на промените като нова настройка по подразбиране

Можете да запишете настройките на печата, които използвате най-често, като ги зададете като настройки по подразбиране. Тези настройки ще останат, докато не ги промените отново.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете вашата нова настройка.
Натиснете OK.
Повторете тази стъпка за всяка настройка, която искате да промените.
- 2 След промяната на последната настройка натиснете ▲ или ▼, за да изберете Посочи нов диф.
Натиснете OK.
- 3 Натиснете 1, за да изберете Да.
- 4 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Връщане на всички настройки към фабричните настройки

Можете да върнете всички настройки, които сте променили, към фабричните настройки. Тези настройки ще останат, докато не ги промените отново.

- 1 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Фабрични наст.
Натиснете OK.
- 2 Натиснете 1, за да изберете Да.
- 3 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Сканиране към карта с памет или USB Flash памет

Влизане в режим на сканиране

Когато искате да сканирате към карта с памет или USB Flash памет, натиснете  (Scan (Сканиране)).

На LCD дисплея се показва:



Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан към медиа.

Натиснете OK.

Ако не сте свързани към компютър, на LCD дисплея ще се покаже само сканиране към медия.

(Вижте Сканиране за Windows® или Macintosh в Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска за повече информация относно другите опции от менюто.)

Как се сканира към карта с памет или USB Flash памет

Можете да сканирате черно-бели и цветни документи на карта с памет или USB Flash памет. Черно-белите документи могат да се съхранят във формат на файла PDF (*.PDF) или TIFF (*.TIF). Цветните документи могат да се съхранят във формат на файла PDF (*.PDF) или JPEG (*.JPG). Фабричната настройка е Цвят 150 dpi и форматът на файла по подразбиране е PDF.

Устройството автоматично създава име на файла въз основа на текущата дата. (За повече информация вижте Ръководство за бързо инсталиране.) Например петото изображение, сканирано на 1 юли 2009 г. ще бъде наименовано 01070905.PDF. Можете да промените цвета и качеството.

Качество	Възможен формат на файла
Цвят 150 dpi	JPEG/PDF
Цвят 300 dpi	JPEG/PDF
Цвят 600 dpi	JPEG/PDF
B/W 200x100 dpi	TIFF/PDF
B/W 200 dpi	TIFF/PDF

- Поставете CompactFlash®, Memory Stick™, Memory Stick PRO™, SD, SDHC, xD-Picture Card™ или USB Flash памет в устройството си.

ВНИМАНИЕ

НЕ изваждайте картата с памет, докато мига Photo Capture (Картов център), за да избегнете повреждане на картата с памет или на данните, съхранени в паметта.

- Заредете документа.
- Натиснете  (Scan (Сканиране)).

- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан към медиа. Натиснете OK.
- 5 Направете едно от следните неща:
 - За да промените качеството, натиснете ▲ или ▼, за да изберете Качество. Отидете на стъпка 6.
 - Натиснете Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или Colour Start (Старт (Цветно)), за да започнете сканирането, без да променяте допълнителни настройки.



Забележка

(Само за MFC-6490CW)

Ако използвате стъклото на скенера на устройството, можете да промените размера на стъклото на скенера. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Разм.скан от стъкло и ◀, или ▶, за да изберете A4, A3, Letter, Legal или Ledger.

- 6 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете Цвят 150 dpi, Цвят 300 dpi, Цвят 600 dpi, B/W 200x100 dpi или B/W 200 dpi. Натиснете OK.
- 7 Направете едно от следните неща:
 - За да промените типа на файла, отидете на стъпка 8.
 - Натиснете Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или Colour Start (Старт (Цветно)), за да започнете сканирането, без да променяте допълнителни настройки.
- 8 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Вид на файл. Натиснете ◀ или ▶, за да изберете JPEG, PDF или TIFF. Натиснете OK.



Забележка

- Ако сте избрали цветно в настройката за резолюция, не можете да изберете TIFF.
- Ако сте избрали черно-бяло в настройката за резолюция, не можете да изберете JPEG.

- 9 Направете едно от следните неща:
 - За да промените името на файла, отидете на стъпка 10.
 - Натиснете Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или Colour Start (Старт (Цветно)), за да започнете сканирането, без да променяте допълнителни настройки.

- 10 Името на файла се задава автоматично, но винаги можете да зададете име по избор от цифровата клавиатура. Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Име на файл. Въведете новото име. (Вижте Въвеждане на текст на стр. 209.) Можете да промените само първите 6 знака. Натиснете OK.



Забележка

Натиснете Clear/Back (Изчисти), за да изтриете текущото име.

- 11 Натиснете Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или Colour Start (Старт (Цветно)).

Размер на стъклото на скенера (само за MFC-6490CW)

За да сканирате документ с размер Letter, Legal, Ledger или A3, трябва да промените настройката Разм.скан от стъкло. Настройката по подразбиране е A4.

- 1 Натиснете  (Scan (Сканиране)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан към медиа. Натиснете OK.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Разм.скан от стъкло.
- 4 Натиснете ◀ или ▶, за да изберете A4, A3, Letter, Legal или Ledger.



Забележка

- Можете да запишете настройките, които използвате най-често, като ги зададете като настройки по подразбиране. (Вижте *Задаване на промените като нова настройка по подразбиране* на стр. 121.)
- Тази настройка е налична само за сканиране на документи от стъклото на скенера.

Смяна на името на файла

Можете да промените името на файла.

- 1 Натиснете  (Scan (Сканиране)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан към медиа. Натиснете OK.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Име на файл.
- 4 Въведете новото име, използвайки цифровата клавиатура. Можете да промените само първите 6 цифри. (Вижте *Въвеждане на текст* на стр. 209.)

Задаване на нова настройка по подразбиране

Можете да зададете ваша собствена настройка по подразбиране.

- 1 Натиснете  (Scan (Сканиране)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан към медиа. Натиснете OK.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Посочи нов диф. Натиснете OK и 1, за да изберете Да.
- 4 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Връщане към фабричните настройки

Можете да възстановите фабричните настройки на устройството.

- 1 Натиснете  (Scan (Сканиране)).
- 2 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Скан към медиа. Натиснете OK.
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Фабрични наст. Натиснете OK и 1, за да изберете Да.
- 4 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).

Разбиране на съобщенията за грешка

След като се запознаете с видовете грешки, които могат да възникнат, докато използвате PhotoCapture Center™, лесно ще можете да намерите и отстраните всякакви проблеми.

■ Неразпознат хъб

Това съобщение ще се покаже, ако концентратор или USB Flash памет с концентратор е поставен в директния USB интерфейс.

■ Грешка медия

Това съобщение ще се покаже, ако поставите карта с памет, която е повредена или не е форматирана, или когато има проблем с медийното устройство. За да изчистите тази грешка, извадете картата с памет.

■ Няма файл

Това съобщение ще се покаже, ако се опитате да поставите карта с памет или USB Flash памет в устройството (слота), която не съдържа .JPG файл.

■ Няма памет

Това съобщение ще се покаже, ако работите с изображения, които са твърде големи за паметта на устройството. Това съобщение ще се покаже също, ако използваната карта с памет или USB Flash памет няма достатъчно свободно място за сканирания документ.

■ Картата е пълна

Това съобщение ще се покаже, ако се опитвате да запишете повече от 999 файла карта с памет или USB Flash памет.

■ Неизполз. у-во

Това съобщение ще се покаже, ако неподдържано USB устройство или неподдържана USB Flash памет е свързана към директния USB интерфейс. За повече информация ни посетете на адрес <http://solutions.brother.com>. Това съобщение ще се покаже, ако свържете повредено устройство към директния USB интерфейс.

Директен печат на снимки от фотоапарат, съвместим с PictBridge



Вашето устройство на Brother поддържа стандарта PictBridge, като ви позволява да се свързвате и разпечатвате снимки направо от всеки фотоапарат, съвместим с PictBridge.

Ако вашият фотоапарат използва стандарта USB Mass Storage, можете също да разпечатвате снимки от цифров фотоапарат без PictBridge. (Вижте *Директен печат на снимки от цифров фотоапарат (без PictBridge)* на стр. 128.)

Изисквания за PictBridge

За да предотвратите евентуални грешки, помнете следното:

- Устройството и цифровият фотоапарат трябва да са свързани със съответния USB кабел.
- Разширението на файла с изображението трябва да бъде .JPG (други разширения на файла с изображението, като .JPEG, .TIF, .GIF и т. н., няма да бъдат разпознати).
- Операциите с PhotoCapture Center™ не са достъпни, когато се използва функцията PictBridge.

Настройка на цифровия фотоапарат

Уверете се, че фотоапаратът е в режим PictBridge. Следните настройки на PictBridge могат да бъдат налични от LCD дисплея на вашия фотоапарат, съвместим с PictBridge.

В зависимост от фотоапарата някои от тези настройки може да не са налични.

Възможен избор от менюто на фотоапарата	Опции
Paper Size	Ledger, A3, Letter, A4, 10x15cm, Printer Settings (настройка по подразбиране) ²
Paper Type	Plain Paper, Glossy Paper, Inkjet Paper, Printer Settings (настройка по подразбиране) ²
Layout	Borderless: On, Borderless: Off, Printer Settings (настройка по подразбиране) ²
DPOF setting ¹	–
Print Quality	Normal, Fine, Printer Settings (настройка по подразбиране) ²
Color Enhancement	On, Off, Printer Settings (настройка по подразбиране) ²
Date Print	On, Off, Printer Settings (настройка по подразбиране) ²

¹ Вижте *DPOF печат* на стр. 128 за повече подробности.

² Ако фотоапаратът ви е настроен да използва Printer Settings (настройка по подразбиране), устройството ще отпечата снимките с посочените по-долу настройки.

Настройки	Опции
Paper Size	10x15cm
Paper Type	Glossy Paper
Layout	Borderless: On
Print Quality	Fine
Color Enhancement	Off
Date Print	Off

- Когато фотоапаратът ви няма възможности за избор от менюто, тогава също се използват тези настройки.
- Имената и наличието на всяка настройка зависи от спецификациите на вашия фотоапарат.

Направете справка в документацията, предоставена с вашия фотоапарат, за повече информация относно промяната на настройките за PictBridge.


Печат на изображения



Забележка

Извадете всички карти с памет или USB Flash памети от устройството, преди да свържете цифров фотоапарат.

- 1 Уверете се, че фотоапаратът е изключен. Свържете фотоапарата с директния USB интерфейс (1) на устройството, като използвате USB кабел.



1 Директен USB интерфейс

- 2 Включете фотоапарата. Когато устройството разпознае фотоапарата, на LCD дисплея се показва Свързана камера.
- 3 Изберете снимката, която искате да отпечатате, като следвате инструкциите от фотоапарата. Когато устройството започне да отпечатва снимка, на LCD дисплея се показва Отпечатване.

ВНИМАНИЕ

За да предотвратите повреда на устройството, не свързвайте други устройства освен цифров фотоапарат или USB Flash памет към директния USB интерфейс.

DPOF печат

DPOF е съкращение от Digital Print Order Format (формат за поръчка на цифрови разпечатки).

Основните производители на цифрови фотоапарати (Canon Inc., Eastman Kodak Company, Fuji Photo Film Co. Ltd., Matsushita Electric Industrial Co. Ltd. и Sony Corporation) са създали този стандарт, за да улеснят печата на изображения от цифров фотоапарат.

Ако вашият цифров фотоапарат поддържа DPOF печат, ще можете да изберете на дисплея му изображенията, които искате да печатате, и техния брой.



Забележка

Може да възникне грешка поради невалиден DPOF файл, ако редът за печат, създаден на фотоапарата, е бил нарушен. Издрийте и създайте отново реда за печат, като използвате фотоапарата, за да разрешите проблема. За инструкции относно изтриването и създаването отново на реда за печат, направете справка в уеб сайта за поддръжка на производителя на вашия фотоапарат или в документацията на фотоапарата.

Директен печат на снимки от цифров фотоапарат (без PictBridge)

Ако фотоапаратът ви поддържа стандарта USB Mass Storage, можете да свържете фотоапарата си в режим на съхранение. Това позволява да отпечатвате снимки от фотоапарата.

(Ако искате да разпечатвате снимки в PictBridge режим, вижте *Директен печат на снимки от фотоапарат, съвместим с PictBridge* на стр. 126.)



Забележка

Името, наличността и работата зависят от цифровия фотоапарат. Направете справка в документацията, предоставена с вашия фотоапарат, за подробна информация, като например как да превключите от режим PictBridge към режим на USB запаметяващо устройство.


Печат на изображения



Забележка

Извадете всички карти с памет или USB Flash памети от устройството, преди да свържете цифров фотоапарат.

- 1 Уверете се, че фотоапаратът е изключен. Свържете фотоапарата с директния USB интерфейс (1) на устройството, като използвате USB кабел.



1 Директен USB интерфейс

- 2 Включете фотоапарата.
- 3 Следвайте стъпките в *Печат на изображения* на стр. 109.



ВНИМАНИЕ

За да предотвратите повреда на устройството, не свързвайте други устройства освен цифров фотоапарат или USB Flash памет към директния USB интерфейс.

Разбиране на съобщенията за грешка

След като се запознаете с видовете грешки, които могат да възникнат, докато печатате от фотоапарат, лесно ще можете да намерите и отстрани всяко проблеми.

■ Няма памет

Това съобщение ще се покаже, ако работите с изображения, които са твърде големи за паметта на устройството.

■ Неизполз. у-во

Това съобщение ще се покаже, ако свържете фотоапарат which, който не използва стандарта USB Mass Storage. Това съобщение ще се покаже, ако свържете повредено устройство към директния USB интерфейс.

(За по-подробни решения на проблемите вижте *Съобщения за грешки и поддръжка* на стр. 155.)



Софтуер

Софтуер и мрежови функции

132

Компактдиска съдържа Ръководство за потребителя на софтуера и Ръководството за мрежовия потребител за наличните функции при свързване към компютър (напр. разпечатване и сканиране). Тези ръководства имат връзки, които при щракване ви отвеждат направо до интересуващия ви раздел.

Можете да намерите информация за следните функции:

- Печат
- Сканиране
- ControlCenter3 (за Windows®)
- ControlCenter2 (за Macintosh)
- Дистанционна настройка
- Изпращане на факсове от вашия компютър
- PhotoCapture Center™
- Печатане в мрежа
- Мрежово сканиране
- Кабелна и безжична мрежа

Как се чете HTML ръководството за потребител

Това е бърза справка как се използва HTML Ръководството за потребител.

За Windows®


Забележка

Ако не сте инсталирали софтуера, вижте [Преглед на документацията на стр. 3.](#)

- 1 От менюто **Старт** посочете **Brother, MFC-XXXX** (където XXXX е името на вашия модел) от програмната група и след това щракнете върху **User's Guides in HTML format**.
- 2 Щракнете върху **SOFTWARE USER'S GUIDE** (РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОФТУЕРА) (или **NETWORK USER'S GUIDE** (РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ)).




- 3 В лявата страна на прозореца щракнете върху заглавието от списъка, което желаете да прегледате.



За Macintosh

- 1** Уверете се, че вашият Macintosh е включен. Поставете компактдиска на Brother в CD-ROM устройството.
- 2** Щракнете двукратно върху иконата **Documentation** (Документация).
- 3** Щракнете два пъти върху папката с вашия език и след това щракнете два пъти върху top.html.
- 4** Щракнете върху **SOFTWARE USER'S GUIDE** (РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ НА СОФТУЕРА) (или **NETWORK USER'S GUIDE** (РЪКОВОДСТВО ЗА МРЕЖОВИЯ ПОТРЕБИТЕЛ)) от горното меню и след това в лявата страна на прозореца щракнете върху заглавието от списъка, което желаете да прочетете.





Приложения

Безопасност и юридическа информация	136
Отстраняване на неизправности и текуща поддръжка	146
Меню и функции	181
Спецификации	210
Речник	225

A

Безопасност и юридическа информация

Избор на местоположение

Поставете устройството на плоска, стабилна повърхност, без вибрации или сътресения, например бюро. Поставете устройството близо до телефонен и стандартен заземен електрически контакт. Изберете място, където температурата е между 10 и 35 °C.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



НЕ слагайте устройството близо до радиатори, климатици, хладилници, медицинско оборудване, химикали или вода.

НЕ включвайте устройството към електрически контакти във верига заедно с големи уреди или друго оборудване, които могат да нарушат захранването.



ВНИМАНИЕ

- Избягвайте да поставяте устройството на места, където минават много хора.
- Не поставяйте устройството върху килим.
- НЕ излагайте устройството на пряка слънчева светлина, прекалена топлина, влага или прах.
- НЕ включвайте устройството в електрически контакти, управлявани от стенни прекъсвачи или автоматични таймери.
- Прекъсване в захранването може да изtrieе данни от паметта на устройството.
- Избягвайте източници на смущения, като други безжични телефонни системи или високоговорители.
- НЕ накланяйте устройството и не го поставяйте на наклонена повърхност. Това би могло да доведе до разливане на мастилото и вътрешни повреди на вашето устройство.



За безопасно използване на устройството

Запазете тези инструкции за справка в бъдеще и ги прочетете, преди да започнете техническо обслужване.



Забележка

Ако има факсове в паметта на устройството, трябва да ги отпечатате или съхраните, преди да изключите устройството от контакта за променлив ток за повече от 24 часа. (За отпечатване на факсове от паметта вижте *Печат на факс от паметта* на стр. 57.)


За да съхраните факсове в паметта, вижте *Прехвърляне на факсове към друго факс устройство* на стр. 162 или *Прехвърляне на факсове към компютър* на стр. 162.)




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Има електроди с високо напрежение в устройството. Преди да изчистите вътрешността на устройството, уверете се, че първо сте изключили телефонния, а после и захранващия кабел от електрическия контакт. Това ще предотврати токов удар.




НЕ пипайте щепсела с мокри ръце. Това може да причини токов удар.




НЕ дърпайте щепсела за захранващия кабел. Това може да причини токов удар.




НЕ слагайте ръцете си под ръба на устройството под капака за документи или капака на скенера. Това може да доведе до наранявания.



НЕ слагайте ръцете си пред устройството под капака на скенера. Това може да доведе до наранявания.




НЕ слагайте ръцете си на ръба на тавата за хартия под капака на тавата. Това може да доведе до наранявания.






НЕ пипайте мястото, затъмнено на илюстрацията. Това може да доведе до наранявания.

A



Когато премествате устройството, трябва да го вдигнете от основата му, като сложите двете си ръцете си от двете страни на устройството, както е показано на фигураната. НЕ носете устройството за капака на скенера или за капака за отстраняване на задръствания.



НЕ използвайте възпламенени вещества, никакви спрейове, течности или почистващи аерозолни вещества, за да чистите устройството отвътре или отвън. Това може да доведе до пожар или токов удар.





Ако устройството загрее, запуши или започне да издава някакви силни миризми, веднага го изключете от електрическия контакт. Обадете се на вашия дилър на Brother или обслужването на клиенти на Brother.



Ако метални предмети, вода или други течности попаднат вътре в устройството, веднага го изключете от електрическия контакт. Обадете се на вашия дилър на Brother или обслужването на клиенти на Brother.



Внимавайте при инсталиране или модифициране на телефонни линии. Никога не докосвайте телефонните кабели или букси, които не са изолирани, освен ако телефонната линия не е изключена от контакта. Никога не инсталирайте телефонни кабели по време на буря. Никога не инсталирайте телефонна букса във влажна среда.



Този продукт трябва да бъде инсталиран в близост до контакт, който е лесно достъпен. В аварийни случаи трябва да изключите захранващия кабел от електрическия контакт, за да прекъснете напълно захранването.



Устройството трябва да бъде включено в най-близкия заземен източник на променлив ток при параметрите на захранването, посочени на етикета. НЕ свързвайте с източник на постоянен ток. Ако не сте сигурни, свържете се с квалифициран електротехник.



Винаги проверявайте дали щепселт е вкаран докрай.



НЕ използвайте устройството, ако захранващият кабел е протрит или повреден, тъй като това може да доведе до пожар.



A

Когато използвате телефонното си оборудване, трябва да се спазват основни мерки за безопасност, за да се намали рисъкът от пожар, токов удар и нараняване на хора, например:

- 1 НЕ използвайте продукта в близост до вода, например вана, мивка или перална машина, в мокро мазе или в близост до плувен басейн.
- 2 Избягвайте да използвате продукта по време на гръмотевична буря. Съществува потенциална опасност светкавица да причини токов удар.
- 3 НЕ използвайте продукта, за да докладвате за изтичане на газ от мястото на изтичането.
- 4 НЕ изхвърляйте батериите в огън. Могат да се пръснат. Проверете местните разпоредби относно специални инструкции за изхвърляне.

Важни инструкции за безопасност

- 1 Прочетете всички инструкции.
- 2 Запазете ги за бъдеща справка.
- 3 Следвайте всички предупреждения и инструкции, обозначени на устройството.
- 4 НЕ използвайте продукта в близост до вода.
- 5 НЕ поставяйте продукта върху нестабилна количка, стойка или маса. Устройството може да падне, причинявайки сериозни повреди.
- 6 Слотовете и отворите в корпуса и от задната или долната страна на устройството служат за вентилация. За да се осигури надеждна работа на устройството и за да се предпази от прегряване, тези отвори не трябва да се запушват или покриват. Отворите не трябва никога да се запушват, като се поставя устройството на легло, диван, килим или друга подобна повърхност. Устройството не трябва никога да се поставя близо до или върху радиатор или нагревател. Устройството не трябва никога да се вгражда, освен ако не е осигурена достатъчна вентилация.
- 7 Използвайте само захранващия кабел, предоставен с устройството.
- 8 Този продукт е снабден с трижичен заземен щепсел, като щепселят има трети (заземен) извод. Този щепсел ще влезе само в заземен електрически контакт. Това е мярка за безопасност. Ако не можете да вкарате щепсела в контакта, обадете се на електротехник, за да го смени. НЕ пренебрегвайте ролята на заземения щепсел.
- 9 НЕ оставяйте предмети върху захранващия кабел. НЕ поставяйте устройството на места, където е възможно да се стъпва върху кабела.
- 10 НЕ поставяйте нищо пред устройството, което да пречи на излизането на получените факсове. НЕ поставяйте нищо в тавата за получаване на факсове.
- 11 Изчакайте листовете да излязат от устройството, преди да ги вземете.

12 Изключете устройството от захранващия контакт и се обърнете към оторизиран сервизен персонал на Brother в следните случаи:

- Ако в устройството е разлята течност.
- Ако устройството е било изложено на дъжд или вода.
- Ако продуктът не работи нормално при следване на инструкциите за работа, регулирайте само тези органи за управление, които са описани в ръководството за работа.
Неправилната регулировка на други органи може да доведе до повреда и често изиска много работа от квалифициран техник, за да възстанови нормалната работа на устройството.
- Ако устройството е бил изпуснато или корпусът му е повреден.
- Ако устройството показва значителна промяна в работата си, което показва нужда от сервизно обслужване.

13 За да предпазите устройството от пулсации в захранването, препоръчваме да използвате устройство за електрическа защита (предпазител от пулсации в захранването).

14 За да намалите риска от пожар, токов удар и нараняване на хора, обърнете внимание на следното:

- НЕ използвайте устройството в близост до водни съоръжения, басейни или мокри помещения.

ВАЖНО – за вашата сигурност

За да се подсигури безопасна работа, наличният триизводен щепсел трябва да бъде включен само в стандартен триизводен електрически контакт, който е заземен към нормалната домашна мрежа.

Фактът, че оборудването работи задоволително, не означава, че електрическата мрежа е заземено и че инсталацията е напълно безопасна. За вашата безопасност, при никакво съмнение относно ефективното заземяване на електричеството, трябва да се консултирате с квалифициран електротехник.

Важно – информация за електрическото свързване (само Великобритания)

Ако се наложи да подменяте щепселния предпазител, поставете предпазител, който е одобрен от ASTA до BS1362 със същите параметри, като оригиналния предпазител.

Винаги слагайте на място капака на предпазителя. Никога не използвайте щепсел без капак.

Внимание – този принтер трябва да е заземен

Захранващите проводници са оцветени, съгласно следния код:

- **Зелено и жълто: земя**
- **Синьо: нула**
- **Кафяво: фаза**

В случай на съмнения се обадете на квалифициран електротехник.

LAN връзка



ВНИМАНИЕ

НЕ свързвайте този продукт към LAN връзка, която е подложена на свръхнапрежение.

Радиосмущения

Този продукт отговаря на EN55022 (CISPR публикация 22)/клас В. Преди да включите устройството към компютър, се уверете, че използвате USB кабел, който не е по-дълъг от 2,0 метра.

Директива на ЕС 2002/96/ЕС и EN50419



Само за
Европейския съюз

Оборудването е обозначено със следния символ за рециклиране. Това означава, че след приключване на живота на оборудването трябва да го изхвърлите на съответния пункт за предаване, а не да го оставите при битовите отпадъци. Това ще е от полза за цялата околна среда (само за Европейския съюз).

Декларация за съответствие с международната програма ENERGY STAR®

Целта на международната програма ENERGY STAR® е да съдейства за разработването и популяризирането на енергийно-ефективно офис оборудване.

Като партньор на ENERGY STAR® Brother Industries, Ltd. определи, че този продукт отговаря на указанията на ENERGY STAR® за енергийна ефективност.



Правни ограничения за копиране

Нарушение е възпроизвеждането на определени обекти или документи с цел измама. Настоящата информация служи за ориентация и не е изчерпателен списък. Препоръчваме ви да се допитате до съответните власти, ако имате съмнения относно конкретен обект или документ.

Примери за документи, които не могат да бъдат копирани:

- Пари
- Облигации или други документи за задължност
- Депозитни сертификати
- Работни документи или чернови на въоръжените сили
- Паспорти
- Пощенски марки (актуални или от колекции)
- Емиграционни документи
- Документи за социално осигуряване
- Чекове или платежни нареждания на държавни агенции
- Документи за самоличност, значки или отличителни знаци

Не могат да се копират документи с авторски права. Части от печатните издания, защитени с авторски права, могат да бъдат копирани за лична употреба. Многократното копиране означава неправилно използване.

Произведенията на изкуството се считат за творби с авторски права.

Шофьорски книжки и извлечения от регистъра на моторните превозни средства не могат да бъдат копирани съгласно законите на някои щати/провинции.

Търговски марки

Графичният знак на Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

© 2008–2010 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

Windows Vista е или запазена търговска марка, или търговска марка на Microsoft Corporation в Съединените щати и в други страни.

Microsoft, Windows, Windows Server и Internet Explorer са запазени търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.

Apple, Macintosh и Mac OS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Adobe, Flash, Illustrator и Photoshop са запазени търговски марки или търговски марки на Adobe Systems Incorporated в САЩ и/или в други страни.

Nuance, емблемата на Nuance, PaperPort и ScanSoft са търговски марки или запазени търговски марки на Nuance Communications, Inc. или нейните клонове в Съединените щати и/или други страни.

xD-Picture Card е търговска марка на FUJIFILM Corporation.

PictBridge е търговска марка.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, Memory Stick Micro и M2 са търговски марки на Sony Corporation.

BROADCOM, SecureEasySetup и емблемата на SecureEasySetup са търговски марки или запазени търговски марки на Broadcom Corporation в Съединените щати и/или други страни.

AOSS е търговска марка на Buffalo Inc.

WPA и WPA2 са запазени търговски марки, а Wi-Fi Protected Setup е търговска марка на Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi и Wi-Fi Alliance са запазени търговски марки на Wi-Fi Alliance.

Intel и Pentium са търговски марки на Intel Corporation в САЩ и в други страни.

AMD е търговска марка на Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio е търговска марка на Reallusion, Inc.

Всяка компания, чиито софтуер е споменат в настоящото ръководство, притежава лицензно споразумение, специфично за собствените й програми.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се в продукти на Brother, както и свързани документи и всякакви други материали, са търговски марки или запазени търговски марки на съответните компании.

Отстраняване на неизправности

Ако мислите, че имате проблем с устройството си, проверете таблицата по-долу и следвайте съветите за отстраняване на неизправности.

Повечето проблеми могат лесно да се решат от вас. Ако имате нужда от допълнителна помощ, Brother Solutions Center предлага най-новите често задавани въпроси и съвети за отстраняване на неизправности. Посетете ни на адрес <http://solutions.brother.com>

Ако имате затруднения с вашето устройство

Печат

Затруднение	Предложения
Няма разпечатка	<p>Проверете интерфейсния кабел на устройството и на компютъра ви. (Вижте Ръководството за бързо инсталлиране.)</p> <p>Проверете дали устройството е включено и дали не е в режим на икономия на електроенергия.</p> <p>Проверете дали LCD дисплеят не показва съобщение за грешка. (Вижте Съобщения за грешки и поддръжка на стр. 155.)</p> <p>Ако на LCD дисплея се показва Невъзм. печат и Смени мастилото, вижте Подмяна на мастилници на стр. 169.</p> <p>Проверете дали е избран и инсталиран правилният драйвер за принтер.</p> <p>Проверете дали устройството е онлайн. Щракнете върху бутона Старт и след това изберете Принтери и факсове. Изберете Brother MFC-XXXX (където XXXX е името на вашия модел) и се уверете, че в квадратчето Use Printer Offline няма отметка.</p> <p>Когато изберете настройките Print Odd Pages и Print Even Pages, може да видите съобщение за грешка при печат на вашия компютър, тъй като устройството прекъсва за кратко печата. Съобщението за грешка ще изчезне, след като устройството започне отново да печата.</p>
Лошо качество на печат	<p>Проверете на качеството на печат. (Вижте Проверка на качеството на печат на стр. 176.)</p> <p>Уверете се, че настройката Media Type в драйвера за принтер или настройката за Paper Type в менюто на устройството отговарят на типа на хартията, която използвате. (Вижте Печатане за Windows® или Печат и изпращане на факс за Macintosh в Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска и Размер и тип на хартията (само за MFC-6490CW) на стр. 29.)</p> <p>Проверете дали мастилниците ви са годни за работа. Поради някоя от следните причини мастилото може да се задръсти:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Изтекъл е експлоатационният срок, обозначен на опаковката на мастилница. (Оригиналните мастилници на Brother могат да се използват до две години, ако се съхраняват в оригиналните им опаковки.) ■ Мастилницата е била в устройството повече от шест месеца. ■ Мастилницата може да не е била съхранявана правилно преди употреба. <p>Уверете се, че използвате оригиналното мастило Innobella™ на Brother.</p> <p>Опитайте се да използвате препоръчваните типове хартия. (Вижте Допустима хартия и други носители за печат на стр. 19.)</p> <p>Препоръчителна среда за работа на вашето устройство е между 20 и 33 °C.</p>

Печат (продължение)

Затруднение	Предложения
В текста и графиката се появяват бели хоризонтални линии.	<p>Почистете печатащата глава. (Вижте <i>Почистване на печатащата глава</i> на стр. 175.)</p> <p>Уверете се, че използвате оригиналното мастило Innobella™ на Brother.</p> <p>Опитайте се да използвате препоръчваните типове хартия. (Вижте <i>Допустима хартия и други носители за печат</i> на стр. 19.)</p> <p>Ако използвате хартия с размер А3 и с надлъжни влакна, на разпечатките ви може да се появят бели линии. Пробвайте да изключите функцията за сигурно подаване на хартия с размер А3. (Вижте <i>Режим на сигурно подаване на хартия с напречни влакна и размер А3</i> на стр. 31.)</p> <p>Ако печатате от компютър, променете размера на хартията на A3 (Long Grain) в драйвера. (Вижте <i>Печатане за Windows®</i> или <i>Печат и изпращане на факс</i> за Macintosh в Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.)</p>
Устройството отпечатва празни страници.	<p>Почистете печатащата глава. (Вижте <i>Почистване на печатащата глава</i> на стр. 175.)</p> <p>Уверете се, че използвате оригиналното мастило Innobella™ на Brother.</p>
Значите и линиите се отпечатват една върху друга.	Проверете подравняването при печат. (Вижте <i>Проверка на подравняването при печат</i> на стр. 177.)
Отпечатаният текст или изображения са изкривени.	<p>Проверете дали хартията е заредена правилно в тавата за хартия и дали страничните водачи за хартията са нагласени, както трябва. (Вижте <i>Зареждане на хартия и други носители за печат</i> на стр. 9.)</p> <p>(MFC-6490CW) Проверете дали външният заден капак и вътрешният заден капак са затворени правилно.</p> <p>(MFC-5890CN и MFC-5895CW) Проверете дали капакът за отстраняване на задръствания е затворен добре.</p>
Зацепано петно в горната централна част на отпечатаната страница.	Проверете дали хартията не е прекалено дебела или нагъната. (Вижте <i>Допустима хартия и други носители за печат</i> на стр. 19.)
Зацепано петно в десния или левия ъгъл на отпечатаната страница.	Проверете дали хартията не е нагъната, когато печатате от обратната страна на хартията с настройките Print Odd Pages и Print Even Pages .
Разпечатките излизат мръсни или изтича мастило.	<p>Проверете дали използвате препоръчваните типове хартия. (Вижте <i>Допустима хартия и други носители за печат</i> на стр. 19.) Не пипайте хартията, докато не изсъхне мастилото.</p> <p>Уверете се, че използвате оригиналното мастило Innobella™ на Brother.</p> <p>Ако използвате фотохартия, уверете се, че сте задали правилния тип хартия. Ако печатате снимка от вашия компютър, задайте Media Type в раздела Basic на драйвера за принтер.</p>
Появяват се петна от обратната страна на страницата или в долната част на страницата.	<p>Проверете дали валякът на принтера не се е зацепал с мастило. (Вижте <i>Почистване на валяка на принтера</i> на стр. 174.)</p> <p>Уверете се, че използвате оригиналното мастило Innobella™ на Brother.</p> <p>Уверете се, че използвате капака на опората за хартия. (Вижте <i>Зареждане на хартия и други носители за печат</i> на стр. 9.)</p>
Устройството печата дебели линии на страницата.	Проверете Reverse Order в раздела Basic на драйвера за принтер.
Разпечатките са набръчкани.	<p>В раздела Advanced на драйвера за принтер, щракнете върху Colour Settings и махнете отметката от квадратчето Bi-Directional Printing за Windows® или Bi-Directional Printing за Macintosh.</p> <p>Уверете се, че използвате оригиналното мастило Innobella™ на Brother.</p>

Печат (продължение)

Затруднение	Предложения
Не може да се извърши печат с подредба на страниците.	Проверете дали настройката за размера на хартията в приложението и в драйвера на принтера са еднакви.
Печатането е прекалено бавно.	Опитайте да промените настройката в драйвера за принтер. Най-високата резолюция изиска по-дълго обработване на данните, време за изпращане и за печат. Изprobвайте и другите настройки за качеството в раздела Advanced на драйвера за принтер. Освен това щракнете върху Colour Settings и се уверете, че в квадратчето Colour Enhancement няма отметка.
	Изключете функцията за печат без полета. Печатът без полета е по-бавен от нормалния печат. (Вижте Печатане за Windows® или Печат и изпращане на факс за Macintosh в Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.)
Функцията за усилване на цвета не работи правилно.	Ако данните за изображението във вашето приложение не са пълноцветни (като например с 256 цвята), функцията за усилване на цвета няма да работи. Използвайте данни с най-малко 24-битов цвят с функцията за усилване на цвета.
Фотохартията не се подава правилно.	Когато печатате на фотохартия на Brother, заредете един допълнителен лист от същата фотохартия в тавата за хартия. В пакета с хартия е добавен допълнителен лист именно с тази цел. Почистете поемащата ролка за хартия. (Вижте Почистване на поемащата ролка за хартия на стр. 175.)
Устройството подава по няколко страници.	Проверете дали хартията е заредена правилно в тавата за хартия. (Вижте Зареждане на хартия и други носители за печат на стр. 9.) Проверете дали в тавата за хартия не са заредени едновременно повече от два типа хартия.
Отпечатаните страници не са добре подредени в тесте.	Уверете се, че използвате капака на опората за хартия. (Вижте Зареждане на хартия и други носители за печат на стр. 9.)
Устройството не печата от Adobe® Illustrator®.	Опитайте се да намалите резолюцията на печат. (Вижте Печатане за Windows® или Печат и изпращане на факс за Macintosh в Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.)

Печат на получени факсове

Затруднение	Предложения
Състено отпечатване и бели черти през страницата или горната и долната част от изреченията е отрязана.	Вероятно имате лоша връзка със статично електричество или смущения на телефонната линия. Помолете другата страна да изпрати факса отново.
Вертикални черни линии при получаване.	Скенерът на изпращача може да е мръсен. Помолете изпращача да направи копие, за да се види дали проблемът не е в изпращащото устройство. Опитайте се да получите факс от друго устройство.
Полученият цветен факс се отпечатва само в черно-бяло.	Подменете цветните мастилници, които са празни или почти празни, и след това помолете другата страна да изпрати цветния факс отново. (Вижте Подмяна на мастилниците на стр. 169.) Проверете дали настройките за получаване са зададени на цветно (макс. A4). (Вижте Задаване на приоритет на получаване на стр. 56.)
Лявото и дясното поле са орязани или една страница се е отпечатала на две.	Включете функцията за авто-редукция. (Вижте Печат на намален входящ факс на стр. 55.)

Телефонна линия или връзки

Затруднение	Предложения
Набирането не работи (няма тон за набиране).	<p>Проверете дали устройството е включено и дали не е в режим на икономия на електроенергия.</p> <p>Проверете свързването на кабелите на линиите.</p> <p>Променете настройката затонално/импулсно набиране. (Вижте <i>Ръководството за бързо инсталиране</i>.)</p>
Устройството не отговаря, когато някой се опитва да се свърже.	<p>Уверете се, че устройството е в правилния режим на получаване, съответстващ на вашите настройки. (Вижте <i>Избор на режима на получаване</i> на стр. 52.) Проверете дали има сигнал за набиране. Ако е възможно, обадете се на устройството си, за да чуете отговора. Ако все още не отговаря, проверете свързването на кабела на телефонната линия. Ако не се чува звънене, когато се обаждате на вашето устройство, помолете вашата телефонна компания да провери линията.</p>

Получаване на факсове

Затруднение	Предложения
Не може да се получи факс.	<p>Проверете кабелите на всички линии.</p> <p>Уверете се, че устройството е в правилния режим на получаване, съответстващ на вашите настройки. (Вижте <i>Настройки на режим на получаване</i> на стр. 54.)</p> <p>Ако често имате смущения в телефонната линия, опитайте се да промените настройките за съвместимост на Основен (заVoIP). (Вижте <i>Смущения на телефонната линия</i> на стр. 154.)</p> <p>Ако свързвате устройството си към PBX или ISDN, задайте настройката в менюто за типа на телефонната линия според типа на вашия телефон. (Вижте <i>Задаване на типа на телефонната линия</i> на стр. 69.)</p>

Изпращане на факсове

Затруднение	Предложения
Не може да се изпрати факс.	<p>Проверете кабелите на всички линии.</p> <p>Проверете дали клавишът Fax (Факс)  свети. (Вижте <i>Влизане в режим факс</i> на стр. 42.)</p> <p>Помолете другата страна да провери дали получаващото устройство има хартия.</p> <p>Отпечатайте отчета за потвърждаване на предаването и проверете дали няма грешка. (Вижте <i>Отчети</i> на стр. 88.)</p>

Изпращане на факсове (продължение)

Затруднение	Предложения
Отчетът за потвърждаване на предаването показва "Result:ERROR".	<p>Най-вероятно временно има шум по линията или смущения. Опитайте се да изпратите факса отново. Ако изпращате факс съобщение чрез PC Fax и получите "Result:ERROR" в отчета за потвърждаване на изпращането, вероятно устройството няма достатъчно памет. За да освободите допълнителна памет, можете да изключите функцията за получаване от паметта (вижте <i>Изключване на операциите за получаване от паметта</i> на стр. 60), да печатате факсовете в паметта (вижте <i>Получаване от паметта (само черно-бяло)</i> на стр. 57) или да отмените отложен факс или задание с поискване (вижте <i>Отмяна на противачащо изпращане на факс</i> на стр. 45 или <i>Проверка и отмяна на чакащи задания</i> на стр. 50). Ако проблемът продължава, помолете телефонната компания да провери линията.</p>
	<p>Ако често получавате грешки при изпращане, дължащи се на вероятни смущения в телефонната линия, опитайте се да промените настройката в менюто за съвместимост на <i>Основен (за VoIP)</i>. (Вижте <i>Смущения на телефонната линия</i> на стр. 154.)</p>
	<p>Ако свързвате устройството си към PBX или ISDN, задайте настройката в менюто за типа на телефонната линия според типа на вашия телефон. (Вижте <i>Задаване на типа на телефонната линия</i> на стр. 69.)</p>
Лошо качество при изпращане на факс.	<p>Опитайте да промените резолюцията на <i>Фино</i> или <i>Супер фино</i>. Направете копие, за да проверите работата на скенера на вашето устройство. Ако качеството на копиране не е добро, почистете скенера. (Вижте <i>Почистване на стъклото на скенера</i> на стр. 173.)</p>
Вертикални черни линии при изпращане.	<p>Вертикалните черни линии върху изпращаните факсове обикновено се дължат на замърсяване или коректор върху лентата на стъклото. Почистете лентата на стъклото. (Вижте <i>Почистване на стъклото на скенера</i> на стр. 173.)</p>

Управление на входящите разговори

Затруднение	Предложения
Устройството "чува" гласа като сигнал CNG (факс сигнал).	<p>Ако откриването на факс е включено, устройството е по-чувствително към звуци. Може по грешка да интерпретира някои гласове или музика на линията като позвъняване на факс и да отговори с тон на приемане на факс. Деактивирайте устройството чрез натискане на Stop/Exit (Стоп/Излез). Старайте се да избегвате този проблем, като изключвате функцията за откриване на факс. Вижте <i>Откриване на факс</i> на стр. 55.)</p>
Изпращане на факс обаждане към устройството.	<p>Ако отговаряте от външен или вътрешен телефон, наберете вашия код за дистанционно активиране (фабричната настройка е * 5 1). Когато устройството отговори, затворете.</p>
Избрани функции на една линия.	<p>Ако имате изчакващо обаждане, изчакващо обаждане/идентификация на обаждания се, алармена система или друга персонализирана функция на една и съща телефона линия с устройството, е възможно възникване на проблем при изпращане или получаване на факсове.</p> <p>Например: Ако се абонирате за изчакващо обаждане или някоя друга потребителска услуга и сигналът й минава през линията, когато устройството ви изпраща или получава факс, сигналът може временно да прекъсне или да наруши факсовете. Функцията ECM (Режим за корекция на грешките) на Brother би трябвало да реши този проблем. Това условие е свързано с производството на телефонните системи и е типично за всички устройства, които изпращат и получават информация на единична, споделена линия с персонализирани функции. Ако предотвратяването на леко прекъсване е решаваща за вашия бизнес, то се препоръчва да се осигури отделна телефонна линия без персонализирани функции.</p>

Затруднения при копиране

Затруднение	Предложения
Не може да се направи копие.	Проверете дали клавишът Copy (Копиране)  свети. (Вижте <i>Влизане в режим на копиране</i> на стр. 94.)
Лоши резултати при копиране при използване на ADF.	Опитайте да използвате стъклото на скенера. (Вижте <i>Използване на стъклото на скенера</i> на стр. 24.)
В копията се появяват вертикални черни линии или ивици.	Вертикалните черни линии или ивици върху изпращаните факсове обикновено се дължат на замърсяване или коректор върху лентата на стъклото. Почистете лентата на стъклото. (Вижте <i>Почистване на стъклото на скенера</i> на стр. 173.)
Функцията за побиране в страницата не работи правилно.	Проверете дали документът източник не е изкривен. Поставете документа и опитайте отново.

Затруднения със сканирането

Затруднение	Предложения
Появяват се TWAIN/WIA грешки при започване на сканирането.	Уверете се, че като главен източник е избран TWAIN/WIA драйверът на Brother. В PaperPort™ 11SE с OCR щракнете върху File , Scan or Get Photo и щракнете върху Select , за да изберете Brother TWAIN/WIA драйвер.
Появяват се TWAIN или ICA грешки при започване на сканирането. (Macintosh)	Уверете се, че като главен източник е избран TWAIN драйверът на Brother. В PageManager, щракнете върху File , Select Source , TWAIN и изберете TWAIN драйверът на Brother. Потребителите на Mac OS X 10.6.x могат също да сканират документи с ICA драйверът за скенер. Вижте <i>Сканиране на документ с помощта на ICA драйвер (Mac OS X 10.6.x)</i> в <i>Ръководство за потребителя на софтуера</i> .
Лоши резултати при сканиране при използване на ADF.	Опитайте да използвате стъклото на скенера. (Вижте <i>Използване на стъклото на скенера</i> на стр. 24.)
OCR не работи.	Опитайте се да увеличите резолюцията на скенера.

Затруднения със софтуера

Затруднение	Предложения
Не мога да инсталирам софтуер или да печатам.	Стартирайте програмата Repair MFL-Pro Suite от компактдиска. Програмата ще поправи и инсталира отново софтуера.
“Устройството е заето”.	Проверете дали устройството не показва съобщение за грешка на LCD дисплея.
Не могат да се печатат изображения от FaceFilter Studio.	За да използвате FaceFilter Studio, трябва да инсталirate приложението FaceFilter Studio от компактдиск, доставен с вашето устройство. За да инсталirate FaceFilter Studio, вижте <i>Ръководство за бързо инсталлиране</i> . Освен това, преди да стартирате FaceFilter Studio за първи път, трябва да проверите дали устройството ви на Brother е включено и свързано към вашия компютър. Това ще ви даде достъп до всички функции на FaceFilter Studio.

PhotoCapture Center™ Затруднения

Затруднение	Предложения
Сменяемият диск не работи правилно.	<p>1 Инсталарирали ли сте актуализацията на Windows® 2000? Ако не сте, направете следното:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Изключете USB кабела. 2) Инсталарирайте актуализацията на Windows® 2000, като използвате един от следните начини. <ul style="list-style-type: none"> ■ Инсталарирайте MFL-Pro Suite от компактдиска. (Вижте <i>Ръководството за бързо инсталиране</i>.) ■ Изтеглете последния сервизен пакет от уеб сайта на Microsoft. 3) Изчакайте около 1 минута след рестартирането на компютъра и след това свържете USB кабела. <p>2 Извадете картата с памет или USB Flash паметта и я поставете отново.</p> <p>3 Ако сте изprobвали "Извади" от Windows®, извадете картата с памет или USB Flash паметта, преди да продължите.</p> <p>4 Ако се появи съобщение за грешка, когато се опитате да извадите картата с памет или USB Flash паметта, това означава, че до картата е бил осъществен достъп. Изчакайте малко и след това опитайте отново.</p> <p>5 Ако никое от горните не свърши работа, изключете компютъра си и устройството и след това ги включете отново. (Ще трябва да изключите захранвания кабел на устройството, за да го изключите.)</p>
Няма достъп до преносимия диск от иконата на работния плот.	Проверете дали сте поставили картата с памет или USB Flash паметта.
При печат част от снимката липсва.	Проверете дали функциите за печат без полета и отрязване са изключени. (Вижте <i>Печат без полета</i> на стр. 121 и <i>Отрязване</i> на стр. 120.)

Затруднения с мрежата

Затруднение	Предложения
Не може да печата в мрежа.	Уверете се, че устройството е включено, онлайн и в режим на готовност. Отпечатайте списъка с мрежовата конфигурация (вижте <i>Отчети</i> на стр. 88) и проверете текущите настройки на мрежата, отпечатани в този списък. Изключете и включете LAN кабела към концентратора, за да сте сигурни, че кабелът и връзките са добре. Ако е възможно, опитайте се да свържете устройството към друг порт на концентратора, като използвате друг кабел. Ако връзките са добри, на устройството се показва <i>LAN активен за 2 секунди</i> . (Ако имате мрежови проблеми, вижте Ръководството за мрежовия потребител за повече информация.)
Функцията за мрежово сканиране не работи.	(Само за потребители на Windows®.) Вероятно настройките за защитна стена на компютъра отхвърлят необходимата мрежова връзка. Следвайте указанията по-долу за конфигуриране на защитната стена. Ако използвате софтуер за лична защитна стена, вижте Ръководството за потребителя за софтуера или се свържете с производителя на софтуера.
Функцията за получаване на факс от компютър не работи.	За потребители на Windows® XP SP2, Windows Vista® и Windows® 7, вижте <i>Настройки на защитната стена</i> в Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска. За потребители на Windows® XP SP1 посетете Brother Solutions Center. (http://solutions.brother.com).

Затруднения с мрежата (продължение)

Затруднение	Предложения
Компютърът ви не може да намери устройството.	<Потребители на Windows®> Настройката на защитна стена на компютъра ви може да отхвърля необходимата мрежова връзка. За повече подробности вижте горната инструкция. <Потребители на Macintosh> Изберете отново устройството в приложението Device Selector, намиращо се в Macintosh HD/Library/Printers/Brother/Utilities/Device Selector (Macintosh HD/Библиотека/Принтери/Brother/Utilities/Device Selector) или от списъка с модели в ControlCenter2.

Б

Откриване на тон за набиране

Когато изпращате факс автоматично, по подразбиране устройството ви ще изчака определено време, преди да набере номера. Променяйки настройката за тон за набиране на Откриване, можете да настроите устройството ви да набира веднага, след като получи тон за набиране. Тази настройка може да спести малко време, когато изпращате един факс на много различни номера. Ако промените настройката и се появят проблеми при набиране, трябва да върнете отново настройките към настройката по подразбиране Няма откриване.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Инициал. настр.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Тон на избиране.
- 4 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Откриване ИЛИ Няма откриване.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Смущения на телефонната линия

Ако имате затруднения с изпращането или подгучването на факсове поради смущение в телефонната линия, можете да промените настройката за съвместимост, която намалява скоростта на модема, за да сведете до минимум грешките.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Fax.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Тел. услуги.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Съвместимост.
- 5 Натиснете **◀** или **▶**, за да изберете Високо, Нормално или Основен (заVoIP).
 - Основен (заVoIP) сваля скоростта на модема на 9 600 bps. Освен ако смущенията в телефонната линия не са често повтарящ се проблем, може да предпочетете да я използвате само когато е необходимо.
 - Нормално настройва скоростта на модема на 14 400 bps.
 - Високо увеличава скоростта на модема до 33 600 bps (фабрична настройка).Натиснете **OK**.
- 6 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

Когато промените съвместимостта на Основен (заVoIP), функцията ECM е налична само за изпращане на цветни факсове.

Съобщения за грешки и поддръжка

Както при всяко усъвършенствано офис устройство, могат да се показват съобщения за грешки и може да се наложи подмяна на консумативите. Ако това се случи, устройството открива грешка и показва съобщение за грешка. Най-често срещаните съобщения за грешки и поддръжка са посочени по-долу.

Можете сами да коригирате повечето грешки и да извършвате текущата поддръжка. Ако имате нужда от допълнителна помощ, Brother Solutions Center предлага отговори на последните често задавани въпроси и съвети за отстраняване на неизправности.

Посетете ни на адрес <http://solutions.brother.com>

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Печат само Ч&Б	<p>Една или повече от цветните мастилници е празна. Докато на LCD дисплея се показва това съобщение, всяка операция работи по следния начин:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Печат Ако щракнете върху Greyscale в раздела Advanced на драйвера за принтер, можете да използвате устройството като черно-бял принтер за приблизително четири седмици в зависимост от броя на отпечатаните страници. ■ Копиране Ако типът хартия е зададен на Обикн. хартия или Inkjet Хартия, можете да правите черно-бели копия. ■ Изпращане/получаване на факс Ако типът хартия е зададен на Обикн. хартия, Inkjet Хартия или Прозрачност устройството ще получава и печата черно-бели факсове. Ако изпращащото устройство има цветен факс, при осъществяването на връзка устройството ще помоли за изпращането на черно-бял факс. Ако типът хартия е зададен на друга гланцова или Brother BP71, устройството ще спре всички печатни операции. Ако изключите устройството или извадите празната мастилница, няма да можете да използвате устройството, докато не подмените с нова мастилница. 	Подменете празните мастилници. (Вижте <i>Подмяна на мастилниците</i> на стр. 169.)

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Вкл. код телеком (само за Великобритания)	Код телеком е зададен на ВКЛ. Не можете да промените режима на получаване от ръчен на друг режим.	Задайте ИЗКЛ. за код телеком. (Вижте <i>BT Call Sign (само за Великобритания)</i> на стр. 69.)
Не открива	Поставили сте новата мастилница твърде бързо и устройството не я е открило.	Извадете новата мастилница и я поставете бавно отново, докато щракне.
	Ако не използвате оригинално мастило на Brother, устройството може да не разпознае мастилницата.	Заменете мастилницата с оригинална мастилница на Brother. Ако съобщението за грешка остане, обърнете се към вашия дилър на Brother.
	Мастилница не е поставена правилно.	Извадете новата мастилница и я поставете бавно отново, докато щракне. (Вижте <i>Подмяна на мастилниците</i> на стр. 169.)
Невъзм. печат	Една или повече от мастилниците е празна. Устройството ще спре всички печатни операции. Докато има свободна памет, черно-белите факсове ще се съхраняват в паметта. Ако изпращащото устройство има цветен факс, при осъществяването на връзка устройството ще помоли за изпращането на черно-бял факс.	Подменете празните мастилници. (Вижте <i>Подмяна на мастилниците</i> на стр. 169.)
Ком. Грешка	Комуникационна грешка поради лошо качество на телефонната линия.	Ако проблемът продължава, обърнете се към телефонната компания и поискайте проверка на телефонната линия.
Връз.се разпада	Опитали сте се да се свържете с факс устройство, което не е в режим изчакване за поискване.	Проверете настройките за поискване на другото факс устройство.
Отворен капак	Капакът на скенера не е напълно затворен.	Повдигнете капака на скенера и след това го затворете отново.
	Капакът на мастилницата не е напълно затворен.	Плътно затворете капака на мастилницата, докато щракне.
Оставащи данни	Разпечатаните данни остават в паметта на устройството.	Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез). Устройството ще прекъсне заданието и ще го изчиisti от паметта. Опитайте отново да отпечатате.
Изключен кабел	Другият човек или факс устройството на друг човек е прекъснало обажддането.	Опитайте се да изпратите или получите отново.
Задръстен док.	Документът не е бил сложен или поет правилно или сканираният от ADF документ е бил прекалено дълъг.	Вижте <i>Използване на ADF</i> на стр. 23. Вижте <i>Засядане на документ</i> на стр. 163.
Висока темп.	Печатащата глава е твърде топла.	Дайте възможност на устройството да се охлади.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Неразпознат хъб	Концентратор или USB Flash памет с концентратор е свързано към директния USB интерфейс.	Концентратор или USB Flash памет с концентратор не се поддържат. Извадете устройството от директния USB интерфейс.
Твърде голяма снимка	Пропорциите на вашата снимка са несъразмерни, така че не могат да се добавят ефекти.	Изберете изображение с правилни пропорции.
Твърде малка снимка	Размерът на вашата снимка е твърде малък, за да бъде изрязана.	Изберете по-голямо изображение.
Ниско ниво масти.	Мастилото в една или повече от мастилниците свършва. Ако изпращащото устройство има за изпращане цветен факс, при осъществяването на връзка устройството ще помоли за изпращането на черно-бял факс. Ако изпращащото устройство има възможност да го преобразува, цветният факс ще се отпечата на вашето устройство като черно-бял.	Поръчайте нова мастилница. Можете да продължите да печатате, докато на LCD дисплея се покаже Невъзм. печат. (Вижте <i>Подмяна на мастилниците</i> на стр. 169.)
Ниска темп.	Печатащата глава е твърде студена.	Дайте възможност на устройството да загрее.
Грешка медия	Картата с памет е повредена, неправилно форматирана или има проблем с картата с памет.	Поставете отново картата пътно в слота, за да сте сигурни, че е в правилно положение. Ако грешката остава, проверете устройството за носител (слота) на уреда, като поставите вътре друга карта с памет, която знаете, че работи.
Картата е пълна	Използваната карта с памет или USB Flash памет вече съдържа 999 файла.	Вашето устройство може да записва в картата с памет или USB Flash паметта само ако тя съдържа по-малко от 999 файла. Опитайте се да изтриете неизползваните файлове, за да освободите място, и опитайте отново.
Без индентиф.	Няма хронология на входящите обаждания. Не сте получили обаждания или не сте се абонирали за услугата за идентификация на обаждания се от вашата телефонна компания.	Ако искате да използвате функцията за идентификация на обаждания се, обърнете се към вашата телефонна компания. (Вижте <i>Идентификация на обаждания се (само за Великобритания и Ирландия)</i> на стр. 68.)
Няма пълнител	Мастилница не е поставена правилно.	Извадете новата мастилница и я поставете бавно отново, докато щракне. (Вижте <i>Подмяна на мастилниците</i> на стр. 169.)

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Няма файл	Картата с памет или USB Flash паметта в устройство за носител не съдържа .JPG файл.	Поставете отново правилната карта с памет или USB Flash памет в слота.
Няма хартия	В устройството няма хартия или хартията не е заредена правилно в тавата.	<p>Направете едно от следните неща:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Заредете отново хартията в тавата за хартия и след това натиснете Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или Colour Start (Старт (Цветно)). ■ Извадете хартията и я заредете отново и след това натиснете Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или Colour Start (Старт (Цветно)).
	Хартията е заседнала в устройството.	<p>Извадете заседналата хартия, като следвате стъпките в <i>Засядане в принтера или засядане на хартия (само за MFC-5890CN и MFC-5895CW)</i> на стр. 164 или <i>Засядане в принтера или засядане на хартия (само за MFC-6490CW)</i> на стр. 166.</p>
	Капакът за отстраняване на задръствания (MFC-5890CN и MFC-5895CW) или външният заден капак или вътрешният заден капак (MFC-6490CW) може да не са затворени правилно.	<p>(MFC-5890CN и MFC-5895CW) Отворете капака за отстраняване на задръствания и след това го затворете. Проверете дали капакът за отстраняване на задръствания е затворен добре.</p> <p>(MFC-6490CW) Отворете външния заден капак и вътрешния заден капак. След това затворете външния заден капак и вътрешния заден капак. Проверете дали са затворени добре.</p>
Няма отг./заeto	Номерът, който сте набрали, не отговаря или е зает.	Проверете номера и опитайте отново.
Нерегистриран	Опитали сте да наберете номер с едно натискане или номер за бързо набиране, който не е програмиран.	Задайте номера с едно натискане или номера за бързо набиране. (Вижте <i>Съхраняване на номера за бързо набиране</i> на стр. 80.)

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Няма памет	Паметта на устройството е пълна.	<p>Изпращане на факс или копиране в момента</p> <p>Направете едно от следните неща:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез), изчакайте, докато текущите операции завършат, и опитайте отново. ■ Изчистете данните от паметта. За да освободите допълнителна памет, можете да изключите функцията за получаване от паметта. (Вижте <i>Получаване от паметта (само черно-бяло)</i> на стр. 57.) ■ Отпечатайте факсовете, които са в паметта. (Вижте <i>Печат на факс от паметта</i> на стр. 57.)
	Използваната карта с памет или USB Flash паметта няма достатъчно свободно място за сканиране на документите.	Изтрийте неизползваните файлове от вашата карта с памет или USB Flash памет, за да освободите малко място, и опитайте отново.
Смачкана хартия	Хартията е заседнала в устройството.	<p>(MFC-6490CW)</p> <p>Отворете външния заден капак и вътрешния заден капак (в задната част на устройството) и извадете заседналата хартия. (Вижте <i>Засядане в принтера или засядане на хартия (само за MFC-6490CW)</i> на стр. 166.)</p> <p>(MFC-5890CN и MFC-5895CW)</p> <p>Отворете капака за отстраняване на задръствания (в задната част на устройството) и извадете заседналата хартия. (Вижте <i>Засядане в принтера или засядане на хартия (само за MFC-5890CN и MFC-5895CW)</i> на стр. 164.)</p> <p>Проверете дали водачът за дължина на хартията е нагласен на правилния размер на хартията. Не разгъвайте тавата за хартия, когато използвате хартия с размер A5 или по-малък.</p>

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Не може да изч. XX	Устройството има механичен проблем. —ИЛИ— Чуждо тяло, като например телбод или скъсана хартия, е попаднало в устройството.	Отворете капака на скенера и извадете всички чужди тела от устройството. Ако съобщението за грешка продължава да се вижда, изключете устройството за няколко минути и после го свържете отново. (Устройството може да бъде изключено в продължение на около 24 часа, без да изгуби съхранените в паметта си факсове. вижте <i>Прехвърляне на факсове или факс отчет на стр. 162.</i>)
Не може да иниц. XX	Устройството има механичен проблем. —ИЛИ— Чуждо тяло, като например телбод или скъсана хартия, е попаднало в устройството.	Отворете капака на скенера и извадете всички чужди тела от устройството. Ако съобщението за грешка продължава да се вижда, изключете устройството за няколко минути и после го свържете отново. (Устройството може да бъде изключено в продължение на около 24 часа, без да изгуби съхранените в паметта си факсове. вижте <i>Прехвърляне на факсове или факс отчет на стр. 162.</i>)
Не може да отпеч. XX	Устройството има механичен проблем. —ИЛИ— Чуждо тяло, като например телбод или скъсана хартия, е попаднало в устройството.	Отворете капака на скенера и извадете всички чужди тела от устройството. Ако съобщението за грешка продължава да се вижда, изключете устройството за няколко минути и после го свържете отново. (Устройството може да бъде изключено в продължение на около 24 часа, без да изгуби съхранените в паметта си факсове. вижте <i>Прехвърляне на факсове или факс отчет на стр. 162.</i>)
Не може да скан. XX	Устройството има механичен проблем. —ИЛИ— Чуждо тяло, като например телбод или скъсана хартия, е попаднало в устройството.	Отворете капака на скенера и извадете всички чужди тела от устройството. Ако съобщението за грешка продължава да се вижда, изключете устройството за няколко минути и после го свържете отново. (Устройството може да бъде изключено в продължение на около 24 часа, без да изгуби съхранените в паметта си факсове. вижте <i>Прехвърляне на факсове или факс отчет на стр. 162.</i>)
Неизполз. у-во Изключете у-вото от предния куплунг и го изключете и включете.	Към директния USB интерфейс е включено повредено устройство.	Извадете устройството от директния USB интерфейс, след което натиснете Power Save (Икономия на енергия), за да изключите устройството и да го включите отново.

Съобщение за грешка	Причина	Действие
Неизполз. у-во Моля отстранете USB устройството.	Неподдържано USB устройство или неподдържана USB Flash памет е свързана към директния USB интерфейс. (За повече информация ни посетете на адрес http://solutions.brother.com)	Извадете устройството от директния USB интерфейс.
Грешен раз.хар.	Хартията не е с правилния размер.	(MFC-5890CN и MFC-5895CW) Проверете дали настройката за размера на хартията в устройството отговаря на размера на хартията в тавата. (Вижте <i>Размер на хартията</i> на стр. 29.) (MFC-6490CW) Проверете дали настройката за размера на хартията в устройството отговаря на размера на хартията в тавата. (Вижте <i>Размер и тип на хартията (само за MFC-6490CW)</i> на стр. 29.) Освен това проверете дали устройството е настроено да използва тавата с желания размер хартия. (Вижте <i>Използване на тавите в режим на копиране (само за MFC-6490CW)</i> на стр. 30 и <i>Използване на тавите в режим на факс (само за MFC-6490CW)</i> на стр. 30.)

Показване на анимации за грешки

Анимациите за грешки показват инструкции стъпка по стъпка, когато заседне хартията. Можете да прочетете стъпките с желаното от вас темпо, като натиснете ►, за да видите следващата стъпка, и ◀, за да се върнете обратно. Ако не натиснете клавиш до 1 минута, анимацията автоматично започва да се изпълнява отново.



Забележка

Натиснете ▲, ▼ или OK, за да дадете пауза на автоматичната анимация и да се върнете в режим "стъпка по стъпка".

Прехвърляне на факсове или факс отчет

Ако на LCD дисплея се показва:

- Не може да изч. XX
- Не може да иниц. XX
- Не може да отпеч XX
- Не може да скан. XX

Препоръчваме ви да прехвърлите вашите факсове на друго факс устройство или на вашия компютър. (Вижте *Прехвърляне на факсове към друго факс устройство* на стр. 162 или *Прехвърляне на факсове към компютър* на стр. 162.)

Можете също да прехвърлите факс отчета, за да видите дали има някакви факсове за прехвърляне. (Вижте *Прехвърляне на факс отчет към друго факс устройство* на стр. 163.)



Забележка

Ако на LCD дисплея на устройството има съобщение за грешка след изпращането на факсовете, изключете устройството от захранващия източник за няколко минути и след това го включете отново.

Прехвърляне на факсове към друго факс устройство

Ако не сте задали ИД на вашето устройството, не можете да влезете в режим на прехвърляне на файлове. (Вижте *Въвеждане на лична информация (ИД на устройството)* в Ръководството за бързо инсталлиране.)

- 1 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез), за да прекъснете временно грешката.
- 2 Натиснете Menu (Меню).
- 3 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Сервиз.
Натиснете OK.
- 4 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Трансфер данни.
Натиснете OK.
- 5 Натиснете ▲ или ▼, за да изберете Трансфер Fax.
Натиснете OK.
- 6 Направете едно от следните неща:
 - Ако на LCD дисплея се показва Няма данни, в паметта на устройството няма останали факсове.
Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез).
 - Въведете номера на факса, към който ще се препращат факсовете.
- 7 Натиснете Mono Start (Старт (Черно-бяло)).

Прехвърляне на факсове към компютър

Можете да прехвърлите факсовете от паметта на вашето устройство към вашия компютър.

- 1 Натиснете Stop/Exit (Стоп/Излез), за да прекъснете временно грешката.

- 2 Проверете дали сте инсталирали **MFL-Pro Suite** на вашия компютър и след това включете **PC FAX Receiving** на компютъра. (За повече информация вижте *PC-ФАКС получаване за Windows®* в Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.)
- 3 Проверете дали сте задали PC Fax Receive на устройството. (Вижте *Получаване на факс от компютър* на стр. 59.)
Ако има факсове в паметта на устройството, когато задавате PC Fax Receive, LCD дисплеят ще ви попита дали искате да прехвърлите факсовете на компютъра.
- 4 Направете едно от следните неща:
 - За да прехвърлите всички факсове към компютъра, натиснете 1. Ще бъдете попитани дали искате да включите архивен печат.
 - За да излезете и да оставите факсовете в паметта, натиснете 2.
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Прехвърляне на факс отчет към друго факс устройство

Ако не сте задали ИД на вашето устройството, не можете да влезете в режим на прехвърляне на файлове.
(Вижте *Въвеждане на лична информация (ИД на устройството)* в Ръководството за бързо инсталлиране.)

- 1 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез), за да прекъснете временно грешката.
- 2 Натиснете **Menu** (Меню).
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Сервиз.
Натиснете **OK**.


- 4 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Трансфер данни.
Натиснете **OK**.
- 5 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Трансфер съоб.
Натиснете **OK**.
- 6 Въведете номера на факса, към който ще се препраща факс отчетът.
- 7 Натиснете **Mono Start**
(Старт (Черно-бяло)).

Засядане на документ

Документите могат да заседнат в автоматичното листоподаващо устройство ADF, ако не са поставени или подадени, както трябва, или ако са твърде дълги. Следвайте стъпките по-долу, за да изчистите засядане на документ.

Документът е заседнал в горната част на ADF

- 1 Извадете всичката хартия, от автоматичното листоподаващо устройство, която не е заседнала.
- 2 Отворете капака на автоматичното листоподаващо устройство.
- 3 Извадете заседналия документ, дърпайки надясно.



- 4 Затворете капака на автоматичното листоподаващо устройство.
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).




Забележка

За да предотвратите засядане на документи, затворете правилно капака на ADF, като го натиснете внимателно в средата.

Заседнал документ в ADF

- 1 Извадете всичката хартия, от автоматичното листоподаващо устройство, която не е заседнала.
- 2 Вдигнете капака за документи.
- 3 Извадете заседналия документ, дърпайки надясно.




- 4 Затворете капака за документи.
- 5 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).


Засядане в принтера или засядане на хартия (само за MFC-5890CN и MFC-5895CW)

Извадете заседналата хартия в зависимост от това къде е заседнала в устройството. Отворете и затворете капака на скенера, за да изчистите грешката.

- 1 Издърпайте тавата за хартия (1) от устройството.





- 2 Издърпайте заседналата хартия (1) и натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).




- 3 Нулирайте устройството, като повдигнете капака на скенера в предната част на устройството и след това го затворите.

■ Ако не можете да извадите заседналата хартия от предната страна или ако съобщението за грешка още се вижда на LCD дисплея, след като сте извадили заседналата хартия, минете на следващата стъпка.


- 4 Отворете капака за отстраняване на задръствания (1) от задната страна на устройството. Издърпайте заседналата хартия от устройството.



- 5 Затворете капака за отстраняване на задръствания. Проверете дали капакът е поставен добре.




- 6 С две ръце, като използвате вдлъбнатините за пръстите от двете страни на устройството, повдигнете капака на скенера (1), докато се застопори стабилно в отворено положение. Проверете дали няма останала заседнала хартия в устройството под пластмасовите капаци. Проверете и двата края на печатащата каретка.




Забележка

- Ако хартията е заседнала под печатащата глава, изключете устройството от захранващия източник и след това преместете печатащата глава, за да извадите хартията.
- Ако печатащата глава е в десния ъгъл, както е показано на фигурата, няма да можете да преместите печатащата глава. Задръжте натиснат **Stop/Exit** (Стоп/Излез), докато печатащата глава се премести в средата. След това изключете устройството от захранващия източник и извадете хартията.



- Ако върху кожата ви попадне мастило, незабавно изплакнете обилно със сапун и вода.

- 7** Повдигнете капака на скенера, за да освободите ключалката (1). Внимателно натиснете надолу опората на капака на скенера (2) и затворете капака на скенера (3).




- 8** Натиснете докрай тавата за хартия обратно в устройството.



Забележка



Проверете дали сте издърпали опората за хартията, така че да щракне на мястото си.





Засядане в принтера или засядане на хартия (само за MFC-6490CW)

Извадете заседналата хартия в зависимост от това къде е заседнала в устройството. Отворете и затворете капака на скенера, за да изчистите грешката.

- 1** Издърпайте тавата за хартия (1) от устройството.






- 2 Издърпайте заседналата хартия (1) и натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).




- 3 Нулирайте устройството, като повдигнете капака на скенера в предната част на устройството и след това го затворите.

■ Ако не можете да извадите заседналата хартия от предната страна или ако съобщението за грешка още се вижда на LCD дисплея, след като сте извадили заседналата хартия, минете на следващата стъпка.


- 4 Отворете външния заден капак (1) от задната страна на устройството. Издърпайте заседналата хартия от устройството.



- 5 Затворете вътрешния заден капак (1), ако е отворен, както е показано на фигурата по-долу.




- 6 Затворете външния заден капак. Проверете дали капакът е затворен добре.




- 7 С две ръце, като използвате вдлъбнатините за пръстите от двете страни на устройството, повдигнете капака на скенера (1) до отворено положение.

Проверете дали няма останала заседнала хартия в ъглите на устройството.




Забележка

- Ако хартията е заседнала под печатащата глава, изключете устройството от захранващия източник и след това преместете печатащата глава, за да извадите хартията.
- Ако печатащата глава е в десния ъгъл, както е показано на фигурата, няма да можете да преместите печатащата глава. Задръжте натиснат **Stop/Exit** (Стоп/Излез), докато печатащата глава се премести в средата. След това изключете устройството от захранващия източник и извадете хартията.



- Ако върху кожата ви попадне мастило, незабавно изплакнете обилно със сапун и вода.

- 8** Внимателно затворете капака на скенера (1), като използвате вдълбнатините за пръстите от двете му страни.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Внимавайте да не притиснете пръстите си с капака на скенера.
Винаги използвайте вдълбнатините за пръстите от двете страни на капака на скенера, когато го отваряте и затваряте.

- 9** Натиснете докрай тавата за хартия 1 и тавата за хартия 2 обратно в устройството.



Забележка

Проверете дали сте издърпали опората за хартията, така че да щракне на мястото си.



Текуща поддръжка

Подмяна на мастилниците

Вашето устройство е оборудвано с брояч на мастилени точки. Броячът на мастилени точки автоматично следи нивото на мастилото във всяка от четирите мастилници. Когато устройството отвори, че мастилото в някоя мастилница свършва, то ви съобщава на LCD дисплея.

На LCD дисплея ще се покаже съобщение, ако мастилото в дадена мастилница свършва или ако мастилницата се нуждае от смяна. Не забравяйте да следвате съобщенията на LCD дисплея, за да подмените мастилниците в правилния ред.

Макар че устройството ви съобщава, че дадена мастилница е празна, в нея има останало малко количество мастило. Необходимо е в мастилницата да остане малко мастило, за да се предотврати изсъхването и повреждането на модула на печатащата глава от въздуха.





ВНИМАНИЕ

Мултифункционалните устройства на Brother са създадени да работят с мастило с определени характеристики и ще работят оптимално и надеждно, когато се използват с оригиналните мастилници на Brother. Brother не може да гарантира тази оптимална ефективност и надеждност, ако се използва мастило или мастилници с други характеристики. Поради тази причина Brother не препоръчва да се

използват други мастилници, освен оригиналните мастилници от Brother, или да се презареждат празни мастилници с мастило на други производители. Ако печатащата глава или друга част на устройството се повреди в резултат на използването на други марки мастило или мастилници, то всякакви необходими поправки вследствие на тованияма да бъдат покрити от гаранцията.



- 1 Отворете капака на мастилницата. Ако една или повече мастилници са празни, например черната, на LCD дисплея се показва Невъзм. печат.

- 2 Натиснете лоста за освобождаване на ключалката, както е показано, за да извладите мастилницата, посочена на LCD дисплея. Извадете мастилницата от устройството.




- 3 Отворете пликчето на новата мастилница за цвета, показан на LCD дисплея, и след това извладете мастилницата.


- 4 Завъртете зеленото копче на защитната жълта капачка по посока на часовниковата стрелка, докато щракне, за да освободите вакуумното запечатване, след което свалете капачката (1).



- 5 Всеки цвят има собствено правилно разположение. Поставете мастилница по посока на стрелката на етикета.



- 6 Внимателно натиснете мастилницата, докато щракне, и след това затворете капака на мастилницата.



- 7 Устройството автоматично ще нулира брояча на мастилени точки.



Забележка

- Ако сте подменили дадена мастилница, например черната, LCD дисплеят може да ви накара да потвърдите, че тя е съвсем нова (например, Смени ли **ВК** Черно). За всяка поставена нова мастилница натиснете **1** (Да), за да се нулира автоматично броячът на мастилени точки за този цвят. Ако поставената мастилница не е съвсем нова, задължително натиснете **2** (Не).
- Ако на LCD дисплея се показва **Няма пълнител или Не** открива, след като сте поставили мастилниците, проверете дали са поставени правилно.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако в очите ви попадне мастило, веднага ги изплакнете с вода, а ако усетите дразнене, обърнете се към лекар.



ВНИМАНИЕ

НЕ изваждайте мастилниците, ако не е необходимо да ги подменяте. Ако направите това, количеството мастило може да намалее и устройството няма да знае количеството мастило, останало в мастилницата.

НЕ докосвайте слотовете за поставяне на мастилниците. Ако направите това, може да изцапате кожата си.

Ако върху кожата или дрехите ви попадне мастило, изплакнете със сапун или перилен препарат.

Ако смесите цветовете, като поставите някоя мастилница на грешно място, почистете печатащата глава няколко пъти, след като поставите правилно мастилницата.

Щом веднъж отворите една мастилница, поставете я в устройството и я използвайте максимум шест месеца след поставянето. Използвайте неотворените мастилници в рамките на експлоатационния срок, обозначен на опаковката на мастилницата.

НЕ разглобявайте или нарушавайте целостта на мастилницата, тъй като това може да доведе до изтичане на мастило.

Почистване на устройството отвън



ВНИМАНИЕ



Използвайте неутрални препарати. Почистването с летливи течности, като разтворители или бензин, може да повреди повърхността на устройството.

НЕ използвайте почистващи препарати, които съдържат амоняк.


НЕ използвайте изопропилов алкохол за почистване на контролния панел. Може да се напука панелът.

Почистване на устройството отвън, както следва:


- Издърпайте изцяло тавите за хартия (1) от устройството.



- 2 Избършете устройството отвън с мека кърпа за отстраняване на праха.




- 3 Извадете всичко, което е останало в тавата за хартия.
- 4 Избършете тавите за хартия с мека кърпа за отстраняване на праха.




- 5 Поставете стабилно тавите за хартия обратно в устройството.

Почистване на стъклото на скенера

- 1 Вдигнете капака за документи (1).
Почистете стъклото на скенера (2) и бялата пластмасова повърхност (3) с мека кърпа без влакна, навлажнена с незапалим препарат за почистване на стъкла.



- 2 В автоматичното листоподаващо устройство почистете бялата лента (1) и лентата на стъклото (2) с кърпа без влакна, навлажнена с незапалим препарат за почистване на стъкла.





Забележка

След почистването на лентата на стъклото с незапалим препарат за почистване на стъкла, прекарайте върха на пръста си над лентата, за да проверите дали върху нея няма нещо. Ако усетите никакви замърсявания или частици, почистете отново лентата на стъклото, като набледнете на тази област. Може да се наложи да повторите процеса три или четири пъти. За да проверите, след всеки опит за почистване направете по едно копие.


Почистване на валяка на принтера



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Не забравяйте да изключите устройството от електрическия контакт преди почистването на валяка на принтера.

- 1 С две ръце, като използвате вдълбнатините за пръстите от двете страни на устройството, повдигнете капака на скенера, докато се застопори стабилно в отворено положение.
- 2 Почистете валяка на принтера на устройството (1) и зоната около него, като забършете разлятото мастило със суха, мека кърпа без влакна.




Почистване на поемащата ролка за хартия


- 1** Издърпайте изцяло тавите за хартия от устройството.
- 2** (MFC-5890CN и MFC-5895CW)
Изключете кабела на устройството от електрическия контакт и отворете капака за отстраняване на задръствания (1) в задната част на устройството.



(MFC-6490CW)
Изключете устройството от електрическия контакт и отворете външния заден капак (1) и вътрешния заден капак (2) в задната част на устройството.



- 3** Почистете поемащата ролка за хартия (1) с изопропилов спирт на памучен тампон.



- 4** (MFC-5890CN и MFC-5895CW)
Затворете правилно капака за отстраняване на задръствания.

(MFC-6490CW)
Затворете вътрешния заден капак и външния заден капак.
Проверете дали капакът е затворен добре.

- 5** Поставете стабилно тавите за хартия обратно в устройството.
- 6** Свържете отново захранващия кабел.

Почистване на печатащата глава

За да поддържа качеството на печата, устройството автоматично почиства печатащата глава. Можете ръчно да стартирате процеса на почистване, ако има проблем с качеството на печата.

Почистете печатащата глава и мастилниците, ако получавате хоризонтална линия или празноти в текста или графиките на отпечатаните страници. Можете да почистите само черната, три цвята едновременно (синя/жълто/червена) или едновременно и четирите цвята.

При почистване на печатащата глава се изразходва мастило. Прекалено честото почистване използва мастило ненужно.



ВНИМАНИЕ

НЕ докосвайте печатащата глава.
Докосването на печатащата глава може да предизвика необратима повреда и да обезсилни гаранцията на печатащата глава.

- 1 Натиснете **Ink Management** (Контрол на мастилата).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Извършване.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Черен, Цвят или Всичко.
Натиснете **OK**.
Устройството почиства печатащата глава.
Когато почистването приключи, устройството автоматично се връща в режим на готовност.



Забележка

Ако почистите печатащата глава най-малко пет пъти и разпечатката не се е подобрila, опитайте да инсталирате нова оригинална резервна мастилница на Brother за всеки проблемен цвят.
Опитайте да почистите печатащата глава отново максимум още пет пъти.
Ако разпечатката не се е подобрила, свържете с вашия дилър на Brother.


Проверка на качеството на печат

Ако избледнели или прекъснати цветове и текст се появят на разпечатката, някоя от дюзите може да е запушена. Можете да проверите това, като отпечатате листа за проверка на качеството на печат и погледнете схемата за проверка на дюзите.

- 1 Натиснете **Ink Management** (Контрол на мастилата).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Пробен печат.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Качество на печат.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)).
Устройството започва отпечатването на листа за проверка на качеството на печат.
- 5 Проверете качеството на четирите цветни блока върху листа.
- 6 LCD дисплеят ви пита дали качеството на печат е добро.
Направете едно от следните неща:
 - Ако всички линии са ясни и видими, натиснете **1** (Да), за да приключите с проверката на качеството на печат, и отидете на стъпка **10**.
 - Ако липсват къси участъци от линиите, както е показано по-долу, натиснете **2**, за да изберете Не.

<Черен>

OK




Лошо




<Цветен>

OK



Лошо



- 7 LCD дисплеят ви пита дали качеството на печат е добро за черното и трите цвята.
Натиснете **1** (Да) или **2** (Не).

- 8 LCD дисплеят ви пита дали искате да започнете почистването.
Натиснете **1** (Да).
Устройството започва да почиства печатащата глава.
- 9 След като почистването завърши, натиснете **Colour Start** (Старт (Цветно)).
Устройството отново започва отпечатването на листа за проверка на качеството на печат и след това се връща на стъпка **5**.
- 10 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).
Ако повторите тази процедура най-малко пет пъти и качеството на печата все още е лошо, подменете мастилницата за запушения цвят.
След подмяната на мастилницата, проверете качеството на печат. Ако проблемът все още съществува, повторете процедурите по почистване и проверка на печата поне още пет пъти за новата мастилница. Ако все още няма мастило, свържете се с вашия дилър на Brother.



ВНИМАНИЕ

НЕ докосвайте печатащата глава.
Докосването на печатащата глава може да предизвика необратима повреда и да обезсилни гаранцията на печатащата глава.



Забележка



Когато някоя дюза на печатащата глава е запушена, отпечатаната схема изглежда така.



След почистване на дюзата на печатащата глава хоризонталните линии изчезват.

Проверка на подравняването при печат

Може да се наложи да регулирате подравняването при печат при транспортиране на устройството, ако отпечатаният текст е размазан или изображенията станат бледи.

- 1 Натиснете **Ink Management** (Контрол на мастилата).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Пробен печат.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Подредба.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)).
Устройството започва отпечатването на листа за проверка на подравняването.
- 5 Проверете пробното разпечатване на 600 dpi и 1 200 dpi, за да видите дали номер 5 прилича достатъчно на номер 0.
- 6 Направете едно от следните неща:
 - Ако моделите на номер 5 на двете пробни разпечатки за 600 и 1 200 dpi са най-добри, натиснете **1** (Да), за да приключите с проверката на подравняването, и отидете на стъпка **9**.
 - Ако друг номер от теста на принтера изглежда по-добре на разпечатките за 600 dpi или 1 200 dpi, натиснете **2** (Не), за да го изберете.
- 7 За 600 dpi натиснете номера на пробната разпечатка, която е най-близка до модела с номер 0 (1 – 8).
- 8 За 1 200 dpi натиснете номера на пробната разпечатка, която е най-близка до модела с номер 0 (1 – 8).
- 9 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Проверка на нивото на мастиллото

Макар че на LCD дисплея се показва икона за нивото на мастиллото, можете да използвате **Ink Management** (Контрол на мастилата), за да видите голяма графика, показваща оставащото мастило във всяка мастилница.

- 1 Натиснете **Ink Management** (Контрол на мастилата).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Обем мастило.
Натиснете **OK**.
На LCD дисплея се показва нивото на мастиллото.
- 3 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).



Забележка

Можете да проверите нивото на мастиллото от вашия компютър. (Вижте *Печатане за Windows* ® или *Печат и изпращане на факс за Macintosh* в Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.)

Информация за устройството

Проверка на серийния номер

Можете да видите серийния номер на устройството на LCD дисплея.

- 1 Натиснете **Menu** (Меню).
- 2 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Инфор. за маш.
Натиснете **OK**.
- 3 Натиснете **▲** или **▼**, за да изберете Сериен номер.
Натиснете **OK**.
- 4 Натиснете **Stop/Exit** (Стоп/Излез).

Опаковане и транспортиране на устройството

Когато транспортирате устройството, използвайте опаковъчните материали от него. Следвайте указанията по-долу за правилно опаковане на вашето устройство. Повредите, причинени на устройството по време на транспортиране, не се покриват от гаранцията.




ВНИМАНИЕ

Важно е да дадете възможност на устройството да "паркира" печатащата глава след заданието за печат. Слушайте внимателно звуците, издавани от устройството, преди да го изключите, за да се убедите, че механичният шум е спрял напълно. Ако не позволите на устройството да приключи с процеса на паркиране, може да се стигне до проблеми с печата и вероятна повреда на печатащата глава.


- 1 Отворете капака на мастилницата.
- 2 Натиснете лоста за освобождаване на ключалката, за да извадите мастилницата, и извадете всички мастилници. (Вижте *Подмяна на мастилниците* на стр. 169.)

- 3 Поставете зеления предпазител и след това затворете капака на мастилница.



! ВНИМАНИЕ

Проверете дали пластмасовите езичета от двете страни на зеления предпазител (1) са щракнали добре на мястото си (2).




Ако не можете да намерите зеления предпазител, НЕ изваждайте мастилниците преди транспортиране. Важно е устройството да се транспортира или със зеления предпазител, или с мастилниците, поставени на мястото им. Транспортирането без тях ще повреди устройството и ще анулира гарантията.

- 6 (MFC-5890CN и MFC-5895CW)
С две ръце, като използвате вдълбнатините за пръстите от двете страни на устройството, повдигнете капака на скенера, докато се засторори стабилно в отворено положение. След това изключете интерфейсния кабел от устройството, ако е включен.

(MFC-6490CW)

С две ръце, като използвате вдълбнатините за пръстите от двете страни на устройството, повдигнете капака на скенера до отворено положение. След това изключете интерфейсния кабел от устройството, ако е включен.


- 7 (MFC-5890CN и MFC-5895CW)
Повдигнете капака на скенера (1), за да освободите ключалката. Внимателно натиснете надолу опората на капака на скенера (2) и затворете капака на скенера (3).



- 4 Изключете устройството от телефонната букса и извадете кабела на телефонната линия от устройството.
5 Изключете кабела на устройството от електрическия контакт и от самото устройство.

(MFC-6490CW)

Внимателно затворете капака на скенера, като използвате вдълбнатините за пръстите от двете му страни, като натиснете върху опората на капака на скенера (1).




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте да не притиснете пръстите си с капака на скенера.


Винаги използвайте вдълбнатините за пръстите от двете страни на капака на скенера, когато го отваряте и затваряте.

8 Опаковайте устройството в плика.




9 Опаковайте устройството и печатните материали в оригиналния кашон с оригиналните опаковъчни материали, както е показано по-долу. Не опаковайте използваните мастилници в кашона.

(MFC-5890CN и MFC-5895CW)



(MFC-6490CW)



10 Затворете кашона и го облепете плътно с тиксо.

Програмиране от экрана

Устройството ви е конструирано така, че с него да се работи лесно чрез програмиране от LCD дисплея с помощта на клавишите на менюто. Удобното за потребителя програмиране ви помага да се възползвате изцяло от всички възможности за избор на менюто, които устройството може да предложи.

Тъй като програмирането се извършва от LCD дисплея, ние създадохме екранни инструкции "стъпка по стъпка", за да ви помогнем да програмирате устройството си. Всичко, което трябва да направите, е да следвате инструкциите, тъй като те ви направляват във възможностите за избор на менюто и опциите за програмиране.

Таблица с менюта

Можете да програмите вашето устройство, като използвате таблицата с менюта, която започва на стр. 182. На следващите страници са изредени възможностите за избор и опциите на менюто.

Запазване в паметта

Дори ако има прекъсване на електрозахранването, няма да загубите настройките, които сте избрали чрез клавиша меню, тъй като те се записват непрекъснато. Освен това няма да загубите настройките в менютата, избрани с клавишите за режим картов център, факс и копиране, ако сте избрали Посочи нов диф. Трябва да зададете отново датата и часа.



Забележка

По време на прекъсване на електрозахранването устройството ще запази съобщенията, които са в паметта, за около 24 часа.

Клавиши за режима и менюто

	Влезте в основното меню.
 	Натиснете, за да влезете във временните настройки за всеки режим.
▲ ▼	Преглеждане на текущото ниво на менюто.
◀	Връщане към предишното ниво в менюто.
▶	Преминаване на следващото ниво на менюто.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Преминаване на следващото ниво на менюто. ■ Приемане на опция.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Отмяна на текущата операция. ■ Връщане към предишното ниво в менюто.
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Спиране на текущата операция.

Таблица с менюта

Таблицата с менюта ще ви помогне да разберете възможностите за избор и опциите от менюто, които можете да намерите в програмите на устройството. Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.

Menu (Меню) ()

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Общи настройки	Програм. таймер	—	Изкл. 0Сек. 30Сек. 1Мин. 2Мин.* 5Мин.	Настройва часа за връщане към режим факс.	28
	Вид хартия (MFC-5890CN и MFC-5895CW)	—	Обикн. хартия* Inkjet Хартия Brother BP71 Друга гланцова Прозрачност	Задава типа хартия в тавата за хартия.	28
	Големина хар. (MFC-5890CN и MFC-5895CW)	—	A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Задава размера на хартията в тавата за хартия.	29
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Общи настройки (продължение)	Настр. Тава (MFC-6490CW)	Тава#1	Вид хартия (опции) Обикн. хартия* Inkjet Хартия Brother BP71 Друга гланцова Прозрачност	Задава размера и типа на хартията в тава за хартия 1.	29
			Големина хар. (опции) A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger		29
		Тава#2	Вид хартия (опция) Обикн. хартия Големина хар. (опции) A4* A3 Letter Legal Ledger	Задава размера на хартията в тавата за хартия 2.	29
		Изп.тава: Copy	Тава#1* Тава#2	Изберете тавата, която ще се използва за режим на копиране.	30
		Изп.тава: Fax	Тава#1 Тава#2 Авто селект*	Изберете тавата, която ще се използва за режим факс.	30



Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Общи настройки (продължение)	Обем	Звънене	Изкл. Ниско Средно* Високо	Настройва силата на звънене.	31
		Аларма	Изкл. Ниско* Средно Високо	Регулира силата на звука на алармата.	32
		Говорители	Изкл. Ниско Средно* Високо	Регулира силата на звука на говорителите.	32
	Авто дн. свет.	—	Вкл.* Изкл.	Автоматично превключва на лятно часово време.	32
	Р.запази настр	—	Получи Fax:Вкл.* Получи Fax:Изкл.	Персонализира клавиша Power Save (Икономия на енергия), така че да не се получават факсове в режим на икономия на енергия.	27
	LCD настройки	LCD Контраст	Светъл Средно* Тъмен	Настройва контраста на LCD дисплея.	33
		Светлина	Светъл* Средно Тъмен	Можете да регулирате яркостта на фоновото осветяване на LCD дисплея.	33
		Свет. таймер	Изкл. 10Сек. 20Сек. 30Сек.*	Можете да зададете колко време да свети фоновото осветяване на LCD дисплея след последното натискане на клавиш.	34
		Тапет	—	Можете да изберете тапета на LCD дисплея.	34
	Режим почивка	—	1Мин. 2Мин. 3Мин. 5Мин. 10Мин.* 30Мин. 60Мин.	Можете да изберете след колко време неактивното устройство да преминава в режим на заспиване.	33
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Общи настройки (продължение)	A3 - Short Grain	—	Вкл.* Изкл.	Включете тази настройка, когато използвате хартия A3 с напречни влакна.	31
	Заключване	Сложи парола Закл. Off-On Настр. потр-л Нулира потребителите	—	Можете да ограничите избрани операции с устройството за до 20 отделни потребители и за всички останали неупълномощени потребители с публичен достъп.	35
Fax	Настр. получ.	Забавено звън.	0 1 2* 3 4 5 6 7 8 (пример за Великобритания)	Настройва броя позвънявания, преди устройството да отговори в режим само за факс или за факс/телефон.	54
		F/Т прод. звън.	20Сек. 30Сек.* 40Сек. 70Сек.	Настройва времето на двойно псевдо позвъняване в режим за факс/телефон.	54
		Засич. Fax	Вкл.* Изкл.	Получава факс съобщения, без да е необходимо да се натиска бутона Mono Start (Старт (Черно-бяло)) или Colour Start (Старт (Цветно)).	55
		Отдалечен код	Вкл.* (*51, #51) Изкл.	Дава възможност да отговорите на всички обаждания от вътрешен или външен телефон и да използвате кодове за включване и изключване на устройството. Можете да персонализирате тези кодове.	74



Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
		Моно/цвят	Моно (Макс. А3) * Цвят (Макс. А4)	Изберете опциите за получаване на входящи факсове.	56
Fax (продължение)	Настр. получ. (продължение)	Авто редукция	Вкл.* Изкл.	Намалява размера на входящите факсове.	55
		Получ. в памет	Изкл.* Fax препращане Fax съхранение PC Fax получ.	Можете да настроите устройството да препраща факс съобщения, да съхранява входящите факсове в паметта (така че да можете да ги извлечете, когато не сте близо до устройството) или да изпраща факсове към компютъра ви. Ако изберете изпращане на факс или получаване на факс от компютър, можете да включите защитната функция за архивен печат.	57
	Докл.настр.	XMIT доклад (MFC-5890CN и MFC-5895CW)	Вкл. Вкл.+Репорт Изкл.* Изкл.+Репорт	Първоначална настройка за отчета за потвърждаване на предаването и факс отчета.	86
		XMIT доклад (MFC-6490CW)	Вкл. Вкл.+Репорт Изкл.* Изкл.+Репорт Изкл2 Изкл2+Репорт		87
		Отчетен период	Изкл. Всеки 50 Fax-a* На всеки 6 часа На всеки 12 часа На всеки 24 часа На всеки 2 дни На всеки 7 дни		
	Отпечатай док.	—	—	Разпечатва входящите факсове, съхранени в паметта.	57
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
	Отдал. достъп	—	---*	Настройте ваш собствен код за извлечане от разстояние.	63
Fax (продължение)	Оставащи зад.	—	—	Проверете кои задания са в паметта и позволява да отмените планирани задания.	50
	Тел. услуги	Съвместимост	Високо* Нормално Основен (заVoIP)	Регулира скоростта на модема, което спомага за разрешаване на проблеми с предаването.	154
		Код телеком (само за Велико-британия)	Вкл. Изкл.*	Използва се с код телеком.	69
		Идентиф. (само за Велико-британия и Ирландия)	Вкл.* Изкл.	Прегледайте или отпечатайте списък на идентификациите на последните 30 обаждачи се, съхранени в паметта.	68



Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.

Меню “Мрежа”

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Опции	Описания
Мрежа	Свързан LAN	TCP/IP	BOOT Method	Авто* Статично RARP BOOTP DHCP	Избира начина за първоначално зареждане на компютъра, който най-добре отговаря на нуждите ви.
			IP адрес	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Въведете IP адреса.
			Subnet маска	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Въведете маска на подмрежка.
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Въведете адреса на шлюза.
			Име на разклон	BRNXXXXXXXXXXXX	Въведете името на възела.
			Конфиг. WIN	Авто* Статично	Избира режима на конфигурация на WINS.
			WINS сървър	(Първо) 000.000.000.000 (Второ) 000.000.000.000	Определя IP адреса на основния или второстепенния DNS сървър.
			DNS сървър	(Първо) 000.000.000.000 (Второ) 000.000.000.000	Определя IP адреса на основния или второстепенния DNS сървър.
			APIPA	Вкл.* Изкл.	Автоматично задава IP адрес от локалния регистър с адреси на връзки.
Вижте Ръководството за мрежовия потребител на компактдиска.					
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Опции	Описания
Мрежа (продължение)	Свързан LAN (продължение)	TCP/IP (продължение)	IPv6	Вкл. Изкл.*	Разрешава или забранява протокола IPv6. Ако искате да използвате протокола IPv6, отидете на http://solutions.brother.com за повече информация.
		Eтернет	—	Авто* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Избира режима на Ethernet свързването.
	WLAN (MFC-5895CW и MFC-6490CW)	TCP/IP	BOOT Method	Авто* Статично RARP BOOTP DHCP	Избира начина за първоначално зареждане на компютъра, който най-добре отговаря на нуждите ви.
			IP адрес	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Въведете IP адреса.
			Subnet маска	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Въведете маска на подмрежка.
			Gateway	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Въведете адреса на шлюза.
			Име на разклон	BRWXXXXXXXXXXXXX	Въведете името на възела.
			Конфиг. WIN	Авто* Статично	Избира режима на конфигурация на WINS.
			WINS сървър	(Първо) 000.000.000.000 (Второ) 000.000.000.000	Определя IP адреса на основния или второстепенния DNS сървър.
Вижте Ръководството за мрежовия потребител на компактдиска.					
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Опции	Описания
Мрежа (продължение)	WLAN (MFC-5895CW и MFC-6490CW) (продължение)	TCP/IP (продължение)	DNS сървър	(Първо) 000.000.000.000 (Второ) 000.000.000.000	Определя IP адреса на основния или второстепенния DNS сървър.
			APIPA	Вкл.* Изкл.	Автоматично задава IP адрес от локалния регистър с адреси на връзки.
			IPv6	Вкл. Изкл.*	Включва IPv6 протокола.
	Помощ. за настр	—	—	—	Можете да конфигурирате сървъра за печат.
	WPS/AOSS (MFC-5895CW) WPS/AOSS (MFC-6490CW)	—	—	—	Можете лесно да конфигурирате настройките на вашата безжична мрежа чрез метода на натискане на един бутон.
	Код WPS с PIN	—	—	—	Можете лесно да конфигурирате настройките на вашата безжична мрежа чрез WPS код с PIN.
	Статус WLAN	Статус	—	—	Можете да видите текущото състояние на безжичната мрежа.
		Сигнал	—	—	Можете да видите текущата сила на сигнала на безжичната мрежа.
		SSID	—	—	Можете да видите текущия SSID.
		Общ режим	—	—	Можете да видите текущия режим на свързване.
Вижте Ръководството за мрежовия потребител на компактдиска.					
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Опции	Описания		
Мрежа (продължение)	И-мейл / IFAX (MFC-6490CW) (налично като файл за изтегляне за MFC-5890CN и MFC-5895CW)	Пощенски адрес Сървър настр.	Пощенски адрес	—	Въведете пощенския адрес (до 60 знака)		
			SMTP сървър	Име (до 30 знака) IP адрес [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Въведете адреса на SMTP сървъра.		
			SMTP Порт	[00001-65535]	Въведете номера на порта на SMTP сървъра.		
			Оториз. за SMTP	Никой SMTP-ОТОРИЗ. POP bef. SMTP	Избира защитния метод за известяване по имейл.		
			POP3 сървър	Име (до 30 знака) IP адрес [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Въведете адреса на POP3 сървъра.		
			POP3 Порт	[00001-65535]	Въведете номера на порта на POP3 сървъра.		
			Име на п.к.	—	Въведете името на пощенската кутия (до 20 знака).		
			Парола п.к.	—	Въведете паролата за влизане в POP3 сървъра (до 20 знака).		
			АРОР	Вкл. Изкл.*	Разрешава или забранява АРОР.		
			Настр. поща RX	Авто гласопод.	Вкл.* Изкл.	Автоматично проверява POP3 сървъра за нови съобщения.	
			Глас. честота	10Мин (и)	Задава интервала за проверка за новисъобщения на POP3 сървъра.		
Вижте Ръководството за мрежовия потребител на компактдиска.							
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.							

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Опции	Описания
Мрежа (продължение)	И-мейл/IFAX (MFC-6490CW) (налично като файл за изтегляне за MFC-5890CN и MFC-5895CW) (продължение)	Настр. поща RX (продължение)	Шапка	Всички Темат+до Няма*	Избира съдържанието на заглавния ред на имайла за разпечатване.
			Изтр. греш. поща	Вкл.* Изкл.	Автоматично изтрива имайлите с грешки.
			Уведомление	Вкл. MDN Изкл.*	Получава известявания.
		Настр. поща TX	Тема на факса	—	Показва темата на данните на интернет факса.
			Огран. голем.	Вкл. Изкл.*	Ограничава размера на имайл документите.
			Уведомление	Вкл. Изкл.*	Изпраща известявания.
		Предав. Настр.	Смяна емисия	Вкл. Изкл.*	Пренасочва документ към друго факс устройство по интернет.
			Смяна домейн	—	Регистрира името на домейн.
			Смяна доклад	Вкл. Изкл.*	Разпечатва отчет на разпратените пренасочени факсове.
	Скан. към FTP	Пасивен режим	Изкл. Вкл.*	—	Можете да настроите пасивния режим на изключено или включено в зависимост от вашия FTP сървър и конфигурация на защитната стена.
Вижте Ръководството за мрежовия потребител на компактдиска.					
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Ниво 4	Опции	Описания
Мрежа (продължение)	Скан. към FTP (продължение)	Номер на порт	—	—	Можете да промените номера на порта, използван за достъп до FTP сървъра.
		Име на файл1	—	—	В допълнение към седемте предварително зададени имена на файлове, можете да запаметите две имена, дефинирани от потребителя, които могат да се използват за създаване на профил на FTP сървъра.
		Име на файл2	—	—	
		Наст. профил	Не Регистриран	—	Можете да зададете вашия FTP профил.
	Часови пояс (MFC-6490CW) (налично като файл за изтегляне за MFC-5890CN и MFC-5895CW)	—	UTC+XX:XX	—	Настройва часовата зона за държавата.
	Мрежа I/F (MFC-5895CW и MFC-6490CW)	—	Свързан LAN* WLAN	—	Можете да изберете типа на мрежовата връзка.
	Фабрични наст.	—	—	Да Не	Възстановява фабричните настройки по подразбиране за всички настройки на кабелна и безжична мрежа.
Вижте <i>Ръководството за мрежовия потребител на компактдиска</i> .					
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Menu (Меню) () (продължение)

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Печатай док.	ХМИТ Проверка	—	—	Отпечатва тези списъци и отчети.	88
	Помощен лист	—	—		
	Бързо набиране	—	Азбучен ред Ред по номера		
	Fax отчет	—	—		
	Потреб. настр.	—	—		
	Мрежова конфиг	—	—		
	Регист. на потр. ID	—	—		
Инфор. за маш.	Сериен номер	—	—	Можете да проверите серийния номер на устройството.	178
Инициал. настр	Режим получ.	—	Само Fax* Fax/тел Външен TAD Ръчно	Изберете режима на получаване, който най-добре отговаря на нуждите ви.	52
	Дата&Час	—	—	Поставя датата и часа на LCD дисплея и на заглавните редове на факсовете, които изпращате.	Вижте <i>Ръководството за бързо-инсталиране.</i>
	Име на машина	—	Fax: Име:	Задава името и номерът на факса ви да се показват на всяка страница, която изпращате по факса.	
	Тон/Импулс	—	Тон* Пулс	Изберете режима на набиране.	
	Тон на избир.	—	Откриване Няма откриване*	Включва или изключва откриването на тон за набиране.	
	Комп. тел. линия	—	Нормално* PBX ISDN	Задайте типа на телефонната линия.	69



Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.

Fax (Факс) ()

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Fax резолюция	—	—	Стандартно* Фино Супер фин Снимка	Задава резолюцията за изходящи факсове.	48
Контраст	—	—	Авто* Светъл Тъмен	Прави факсовете, които изпращате, по-светли или тъмни.	48
Разм.скан от стъкло (MFC-6490CW)	—	—	A4* A3 Letter Legal Ledger	Задава размера на стъклото на скенера за изпращане на факс.	44
Указател	Търсене	—	Азбучен ред Ред по номера	Можете да набирате с натискане на няколко клавиша (и Start (Старт)).	76
	Настр. наб. с ед.нат	—	—	Съхранява номера с едно натискане, така че можете да набирате с натискане на няколко клавиша (и Start (Старт)).	78
	Настр. бързо набиране	—	—	Съхранява номера за бързо набиране, така че можете да набирате с натискане само на няколко клавиша (и Start (Старт)).	80
	Настрой групи	—	—	Задава номер на група за разпращане.	83
Изходящо обаж.	Изпрати Fax Добави към указател Изтрий	—	—	Можете да изберете номер от хронологията на изходящите повиквания и да извършите повикване към него, да му изпратите факс, да го добавите към номерата за бързо набиране или да го изтриете.	76
Регис.на потр. ID (само за Великобритания и Ирландия)	Изпрати Fax Добави към указател Изтрий	—	—	Можете да изберете номер от хронологията на повикванията и след това да му изпратите факс, да го добавите към номерата за бързо набиране или да го изтриете.	77



Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Емисия	Добави номер Указател Завършено	—	—	Можете да изпратите едно и също факс съобщение на повече от един номер на факс.	46
Закъснял Fax	—	—	Вкл. (00:00) Изкл.*	Задава часа в 24-часов формат, в който ще бъде изпратен отложеният факс.	50
Партида TX	—	—	Вкл. Изкл.*	Комбинира отложени факсове към един и същ номер на факс, така че да бъдат изпратени едновременно.	50
Реално времето TX	—	—	Вкл. Изкл.*	Можете да изпратите факс, без да използвате паметта.	49
Гласопод. TX	—	—	Стандарт Сигурно Изкл.*	Настройва документа на вашето устройство да бъде извлечен от друго факс устройство.	91
Гласопод. RX	—	—	Стандарт Сигурно Таймер Изкл.*	Настройва устройството ви да извърши поискване към друго факс устройство.	89
Режим далечен	—	—	Вкл. Изкл.*	Ако имате проблем с изпращането на факс в чужбина, включете тази функция.	49
Разм.скан от стъкло (MFC-5890CN и MFC-5895CW)	—	—	A4* Letter	Регулирайте областта на сканиране на стъклото на скенера спрямо размера на документа.	44
Посочи нов диф.	—	—	Да Не	Можете да запишете вашите настройки на факса.	51
Фабрични наст.	—	—	Да Не	Можете да върнете всички настройки към фабричните настройки.	51
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Scan (Сканиране) ()

Ниво 1	Опция 1	Опция 2	Опция 3	Описания	Страница
Скан към имейл-	PC	—	—	Можете да сканирате черно-бял или цветен документ във вашето приложение за имейл.	Вижте Ръководство за потребителя на софтуера на компакт-диска.
	Имейл сървър (MFC-6490CW) (налично като файл за изтегляне за MFC-5890CN и MFC-5895CW)	Указател	Азбучен ред Ред по номера	Можете да търсите имейл адреси, които сте съхранили на вашия сървър.	
		Качество	Цвят 150 dpi* Цвят 300 dpi Цвят 600 dpi B/W 200x100 dpi B/W 200 dpi	Избира формат на файла, за да изпрати сканираните данни чрез имейл сървър.	
		Вид на файл	(Ако изберете опцията за цветно сканиране при настройката на качеството.) PDF* JPEG (Ако изберете опцията за черно-бяло сканиране при настройката на качеството.) PDF* TIFF		
		Разм.скан от стъкло (MFC-6490CW)	A4* A3 Letter Legal Ledger	Задава размера на стъклото на скенера за сканиране.	
		Посочи нов диф.	Да Не	Можете да запишете вашите настройки за сканиране.	
		Фабрични наст.	Да Не	Можете да върнете всички настройки към фабричните настройки.	
Скан към изоб.	—	—	—	Можете да сканирате цветно изображение във вашето графично приложение.	
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Опция 1	Опция 2	Опция 3	Описания	Страница
Скан към OCR	—	—	—	Вашият текстов документ може да бъде преобразуван в редактируем текстов файл.	
Скан. във файл	—	—	—	Можете да сканирате черно-бял или цветен документ във вашия компютър.	
Скан към медиа (когато е поставена карта с памет или USB Flash памет)	Качество Вид на файл	— —	Цвят 150 dpi* Цвят 300 dpi Цвят 600 dpi B/W 200x100 dpi B/W 200 dpi	Можете да изберете резолюция на сканиране, формат на файла и да въведете име на файл за вашия документ.	122
			(Aко изберете опцията за цветно сканиране при настройката на качеството.) PDF* JPEG	(Ако изберете опцията за черно-бяло сканиране при настройката на качеството.) PDF* TIFF	
Разм. скан от стъкло (MFC-6490CW)	—		A4* A3 Letter Legal Ledger	Задава размера на стъклото на скенера за сканиране.	124
Име на файл	—	—		Можете да промените името на файла.	124
Посочи нов диф.	—	Да Не		Можете да запишете вашите настройки за сканиране.	124
Фабрични наст.	—	Да Не		Можете да върнете всички настройки към фабричните настройки.	124
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					



Ниво 1	Опция 1	Опция 2	Опция 3	Описания	Страница
Скан. към FTP	(Име профил)	—	—	Въведете името, което искате да използвате за профила на FTP сървъра. Това име ще се показва на LCD дисплея.	Вижте <i>Ръководство за потребителя на софтуера на компакт-диска</i> .
Ръчно	Качество	Цвят 150 dpi* Цвят 300 dpi Цвят 600 dpi B/W 200x100 dpi B/W 200 dpi	(Ако изберете опцията за цветно сканиране при настройката на качеството.) PDF* JPEG	Избира формат на файла, за да изпрати сканираните данни чрез медиен носител.	
	Вид на файл				
	Разм.скан от стъкло (MFC-6490CW)	A4* A3 Letter Legal Ledger	(Ако изберете опцията за черно-бяло сканиране при настройката на качеството.) PDF* TIFF	Задава размера на стъклото на скенера за сканиране.	
	Име на файл	—	Можете да промените името на файла.		
	Посочи нов диф.	Да Не	Можете да запишете вашите настройки за сканиране.		
	Фабрични наст.	Да Не	Можете да върнете всички настройки към фабричните настройки.		



Фабричните настройки по подразбиране са показвани с получер шрифт със звездичка.

Copy (Копиране) ()

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Качество	—	—	Бързо Нормално* Най-добро	Изберете резолюция при копиране за вашия тип документ.	95
Увеличи/намали	100%*	—	—	—	95
	Увеличение	—	198% 10x15cm→A4 186% 10x15cm→LTR 142% A4→A3, A5→A4	Можете да изберете коефициент за увеличаване за вашия тип документ.	95
	Намаление	—	97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% LGL→A4 69% A3→A4 (MFC-6490CW), A4→A5 47% A4→10x15cm	Можете да изберете коефициент за намаляване за вашия тип документ.	95
	Побери на стр.	—	—	Вашето устройство регулира размера автоматично към зададения от вас размер на хартията.	95
	Custom (25-400%)	—	—	Можете да изберете коефициент за увеличаване или намаляване за вашия тип документ.	95
Избор на тава (MFC-6490CW)	—	—	Тава#1* Тава#2	Изберете тавата, която ще се използва за режим на копиране.	100
Вид хартия	—	—	Обикн. хартия* Inkjet Хартия Brother BP71 Друга гланцова Прозрачност	Изберете типа хартия, който отговаря на хартията в тавата.	99
Големина кар.	—	—	A4* A5 A3 10x15cm Letter Legal Ledger	Изберете размера хартия, който отговаря на хартията в тавата.	99
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Яркост	—	—	 Светъл +2 +1 0 -1 -2 Тъмен	Регулира яркостта на копията.	99
Контраст	—	—	 +2 +1 0 -1 -2	Регулира контрастта на копията.	99
Зареди/ сортирай	—	—	Нареди* Сортирай	Можете да комплектовате или сортирате няколко копия.	98
Съдържание стр.	—	Изкл. (1 в 1)* 2 в 1 (P) 2 в 1 (L) 4 в 1 (P) 4 в 1 (L) 1 до 2 (MFC-6490CW) Плакат (2 x 2) Плакат (3 x 3)	(MFC-6490CW) Ако изберете A3 или Ledger. (когато е избрано 2 в 1) LGRx2 → LGRx1 LTRx2 → LGRx1 A3x2 → A3x1 A4x2 → A3x1 (когато е избрано Плакат (2 x 2)) LGRx1 → LGRx4 LTRx1 → LGRx4 A4x1 → A3x4 A3x1 → A3x4	Можете да направите копия "N в 1" или 1 до 2 "Плакат".	96
Настройка откл. (MFC-6490CW)	—	—	Авто* Изкл.	Ако копието ви е сканирано накриво, устройството ви може да коригира автоматично данните.	100
Копиране-книга	Вкл.	—	—	Коригира тъмните полета и изкривяването при копиране от стъклото на скенера.	100
	Вкл. (Преглед)	Настройка откл.	—		
		Корекция сенки	—		
		Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.			

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Коп.- вод.знак	Коп.- вод.знак	Вкл. Изкл.*	(Ако изберете Вкл., вижте настройките за копиране с воден знак в следващата таблица.)	Можете да сложите лого или текст в документа като воден знак.	101
	Текуща настройка	—			
	Изход	—	—		
Посочи нов диф.	—	—	Да Не	Можете да запишете вашите настройки за копиране.	103
Фабрични наст.	—	—	Да Не	Можете да върнете всички настройки към фабричните настройки.	103



Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.

Настройки за копиране с воден знак

Опция 1	Опция 2	Опция 3	Опция 4	Описания	Страница
Шаблон	—	Текст	CONFIDENTIAL* DRAFT COPY	Поставете текст във вашия документ като воден знак, като използвате шаблон.	101
		Разположение	A B C D E* F G H I Шаблон		
		Размер	Малък Среден* Голям		
		Тъгъл	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		Прозрачност	-2 -1 0* +1 +2		
		Цвят	Червен Оранжев Жълт Син Зелен Лилав Черен*		
		Приложи	—		

 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.

Опция 1	Опция 2	Опция 3	Опция 4	Описания	Страница
Носители	(Изберете изображение от носител.)	Разположение	A B C D E* F G H I Шаблон	Поставя лого или текст в документа като воден знак, като използва изображение от преносим носител.	101
		Размер	Малък Среден* Голям		
		Тъгъл	-90° -45°* 0° 45° 90°		
		Прозрачност	-2 -1 0* +1 +2		
		Приложи	—		
Сканиране	(Задайте документа с водния знак и натиснете Start (Старт)).	Прозрачност	-2 -1 0* +1 +2	Поставя лого или текст в документа като воден знак, като използва сканирано изображение.	102
		Приложи	—		
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Photo Capture (Картов център) ()

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Разгл. снимки	—	—	Вижте настройките на печата в следващата таблица.	Можете да визуализирате вашите снимки на LCD дисплея.	109
Отпеч. индекса	—	Формат оформл. 5 образа/Линия*	6 образа/Линия*	Можете да отпечатате страница с миниатюри.	110
		Вид хартия	Обикн. хартия* Inkjet Хартия Brother BP71 Друга гланцова		
		Големина хар.	A4* Letter		
Отпечатай снимки	—	—	Вижте настройките на печата в следващата таблица.	Можете да отпечатате отделно изображение.	111
Фото ефекти	Автом. корекция Усил. телесен цвет Усил. пейзаж Кор. червени очи Монокромен Сепия	—		Можете да регулирате вашите снимки с тези настройки.	111
Търси по дата	—	—	—	Можете да търсите вашите снимки по дата.	114
Отпеч. снимките	—	—	Вижте настройките на печата в следващата таблица.	Можете да отпечатате всички снимки на вашата карта с памет или USB Flash памет.	115
Преглед снимки	—	—	—	Устройството започва слайд шоу на вашите снимки.	115
Оформяне	—	—	—	Можете да изрежете вашата снимка и да отпечатате част от изображението.	115



Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.

Настройки на печата

Опция 1	Опция 2	Опция 3	Опция 4	Описания	Страница
Качество печат (не е налично за DPOF печат)	Нормално Снимка*	—	—	Изберете качеството на печат.	118
Вид хартия	Обикн. хартия Inkjet Хартия Brother BP71 друга гланцова*	—	—	Изберете типа хартия.	118
Големина хар.	10x15cm* 13x18cm A4 A3 Letter Ledger	(когато е избрано A4 или Letter) 8x10cm 9x13cm 10x15cm 13x18cm 15x20cm Макс. размер*	—	Изберете размер на хартията и разпечатката.	118
Яркост (не е налично, когато е избрано Фото ефекти)	Светъл +2 +1 0 -1 -2 Тъмен	—	—	Регулира яркостта.	119
Контраст (не е налично, когато е избрано Фото ефекти)	+2 +1 0 -1 -2	—	—	Регулира контраста.	119
 Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.					

Опция 1	Опция 2	Опция 3	Опция 4	Описания	Страница
Подобр. на цв. (не е налично, когато е избрано Фото ефекти)	Вкл. Изкл.*	Баланс на бяло	+2 +1 0 -1 -2	Регулира насыщеността на белите области.	119
		Контраст	+2 +1 0 -1 -2	Подсилва детайлите на изображението.	
		Насит. на цвета	+2 +1 0 -1 -2	Регулира общото количество от цвета в изображението.	
Отрязване	Вкл.* Изкл.	—	—	Отрязва изображението около полето, за да се побере в размера на хартията или на разпечатката. Изключете тази функция, ако искате да печатате целите изображения или да предотвратите нежелано отрязване.	120
Без граници	Вкл.* Изкл.	—	—	Разширява зоната за печат до ръбовете на хартията.	121
Печат дата (не е налично за DPOF печат)	Вкл. Изкл.*	—	—	Отпечатва дата на снимката ви.	121
Посочи нов диф.	—	—	Да Не	Можете да запишете вашите настройки на печата.	121
Фабрични наст.	—	—	Да Не	Можете да върнете всички настройки към фабричните настройки.	121



Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.

Телефонен указател ()

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Търсене	—	—	Азбучен ред Ред по номера	Можете да набирате с натискане на няколко клавиша (и Start (Старт)).	76
Настр. наб. с ед.нат	—	—	—	Съхранява номера с едно натискане, така че можете да набирате с натискане само на няколко клавиша Start (Старт)).	78
Настр. бързо набиране	—	—	—	Съхранява номера за бързо набиране, така че можете да набирате с натискане само на няколко клавиша Start (Старт)).	80
Настрой групи	—	—	—	Задава номер на група за разпращане.	83



Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.

Fax Preview (Преглед на факса) ()

Ниво 1	Ниво 2	Ниво 3	Опции	Описания	Страница
Fax преглед	—	—	Вкл. Изкл.*	Можете да преглеждате получени факсове (и факсове за изпращане) на LCD дисплея.	61



Фабричните настройки по подразбиране са показани с получер шрифт със звездичка.

Въвеждане на текст

Когато настройвате определени опции на менюто, като идентификатор на станция, може да се наложи да въведете текст в устройството. Върху повечето клавиши на цифровата клавиатура са отпечатани по три-четири букви. Върху клавишите за **0**, **#** и ***** не са отбелязани букви, защото те се използват за специални знаци.

Чрез последователно натискане на съответния клавиш от цифровата клавиатура може да стигнете до желания от вас знак.

Натиснете клавиш	Един път	Два пъти	Три пъти	Четири пъти
2	A	B	C	2
3	D	E	F	3
4	G	H	I	4
5	J	K	L	5
6	M	H	O	6
7	П	Q	P	C
8	T	Y	V	8
9	W	X	Y	Z

(Само за MFC-6490CW)

Можете да въведете малки букви, за да зададете имейл адрес. Натиснете **Shift** (Смяна) + **3**, за да преминавате между главни и малки букви.

Въвеждане на интервал

За да въведете интервал в номер на факс, натиснете ► веднъж между цифрите. За да въведете интервал в името, натиснете ► два пъти между значите.

Поправяне

Ако сте събрали при въвеждането на буквa и искате да я смените, натиснете ◀, за да преместите курсора под събрания знак. След това натиснете **Clear/Back** (Изчисти). Въведете отново правилния знак. Може и да запазвате и вмъквате букви.

Повтаряне на букви

Ако трябва да въведете буква, която се намира на същия клавиш, на който се е намирала предишната буква, натиснете ►, за да преместите курсора надясно, преди да натиснете клавиша отново.

Специални знаци и символи

Натискайте последователно *****, **#** или **0**, докато видите желания от вас специален знак или символ.

Натискайте ***** за (интервал) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €

Натискайте **#** за : ; < = > ? @ [] ^ _

Натиснете **0** за Ä Ë Ö Ü À Ç È É Ó



Спецификации

Общи положения


Тип на принтера	Мастиленоструен	
Метод на печат	Черно-бял:	Пиезо с 94 × 2 дюзи
	Цвят:	Пиезо с 94 × 3 дюзи
Капацитет на паметта	64 MB	
LCD (течноокристален дисплей)	Широк 84,6 mm цветен LCD дисплей	
Захранващ източник	Променливотоков от 220 до 240 V 50/60 Hz	
Консумация на електроенергия	(MFC-5890CN)	Режим на икономия на енергия: Средно 0,8 W
	Режим на заспиване:	Средно 4,5 W
(MFC-5895CW)¹	Режим на готовност:	Средно 6 W
	При работа:	Средно 27 W
(MFC-6490CW)	Изкл.:	Прибл. 0,8 W
	Режим на заспиване:	Прибл. 3,5 W
(MFC-6490CW)	Режим на готовност:	Прибл. 6 W
	При работа:	Прибл. 21 W ²
(MFC-6490CW)	Режим на икономия на енергия:	Средно 0,9 W
	Режим на заспиване:	Средно 4,5 W
(MFC-6490CW)	Режим на готовност:	Средно 6 W
	При работа:	Средно 29 W

¹ Изнерено, когато устройството на е свързано чрез USB интерфейс.

² При използване на ADF, едностраничен печат, резолюция: стандартна/документ: отпечатан шаблон ISO/IEC 24712.


Размер

(MFC-5890CN и MFC-5895CW)



Г

(MFC-6490CW)



Тегло	(MFC-5890CN и MFC-5895CW)	10,9 кг
	(MFC-6490CW)	15,6 кг
Шум	При работа:	L _{PAm} = 50 dB или по-малко ¹
Шум съгласно ISO 9296	(MFC-5890CN и MFC-5895CW)	
	При работа:	L _{WAd} = 64,3 dB (A) (черно-бяло) L _{WAd} = 61,6 dB (A) (цветно)
	(MFC-6490CW)	
	При работа:	L _{WAd} = 64,1 dB (A) (черно-бяло) L _{WAd} = 55,2 dB (A) (цветно)
		Офис оборудване с L _{WAd} > 63,0 dB (A) не е подходящо за работа в помещения, в които хората извършват предимно интелектуална дейност. Такова оборудване трябва да се поставя в отделни помещения поради отделяния шум.
Температура	При работа:	10 – 35 °C
	Най-добро качество на печат:	20 – 33 °C
Влажност	При работа:	от 20 до 80% (без кондензация)
	Най-добро качество на печат:	от 20 до 80% (без кондензация)
ADF (автоматично листоподаващо устройство)	До 50 страници Хартия: 80 г/м ²	
Размер на документа	(MFC-5890CN и MFC-5895CW)	
	Ширина на ADF: 148 – 215,9 мм	
	Дължина на ADF: 148 – 355,6 мм	
	Ширина на стъклото на скенера: макс. 215,9 мм	
	Дължина на стъклото на скенера: макс. 297 мм	
	(MFC-6490CW)	
	Ширина на ADF: 148 – 297 мм	
	Дължина на ADF: 148 – 431,8 мм	
	Ширина на стъклото на скенера: макс. 297 мм	
	Дължина на стъклото на скенера: макс. 431,8 мм	

¹ Това зависи от условията на печат.

Носители за печат

Вход на хартията

Тава за хартия

- Тип хартия:

Обикновена хартия, хартия за мастиленоструйни принтери (с покритие), гланцирана хартия², прозрачно фолио^{1, 2} и пликове.

- Размер на хартията:

Ledger, A3, Letter, Legal, Executive, A4, A5, A6, JIS B4, JIS B5, пликове (търговски № 10, DL, C5, Monarch, JE4), Photo 10 × 15 cm, Photo L, Photo 2L, Index card и Post Card³.

Ширина: 89 x 297 mm

Дължина: 127 – 431,8 mm

За по–подробна информация вижте *Тегло, дебелина и капацитет на хартията* на стр. 22.

- Максимален капацитет на тавата за хартия:

Прибл. 150 листа обикновена хартия 80 g/m²

Тава за хартия 2 (само за MFC-6490CW)

- Тип хартия:

Обикновена хартия

- Размер на хартията:

Ledger, A3, Letter, Legal, A4, JIS B5, JIS B4, EXE

Ширина: 182 – 297 mm

Дължина: 257 – 431,8 mm

За по–подробна информация вижте *Тегло, дебелина и капацитет на хартията* на стр. 22.

- Максимален капацитет на тавата за хартия:

Прибл. 250 листа обикновена хартия 80 g/m²

Изход на хартията

До 50 листа обикновена хартия с размер A4 (разпечатките излизат в изходната тава за хартия с лицето нагоре)²

¹ Използвайте само прозрачно фолио, препоръчано за мастиленоструйни принтери.

² За прозрачно фолио или гланцирана хартия препоръчваме да изваждате отпечатаните страници от изходната тава за хартия веднага след като излязат от устройството, за да се избегне зацепването им.

³ Вижте *Типове и размери хартия за всяка операция* на стр. 21.

Факс

Съвместимост	ITU-T супер група 3
Скорост на модема	Автоматично включване на авариен режим 33 600 bps
Ширина на сканиране	(MFC-5890CN и MFC-5895CW) 208 мм (хартия с размер Letter) 204 мм (хартия с размер A4) (MFC-6490CW) 288 мм
Ширина на печат	291 мм
Нюанси на сивото	256 нива
Резолюция	<ul style="list-style-type: none">■ Хоризонтална 8 точки/мм■ Вертикална <p>Стандартна 3,85 линии/мм (черно-бяло) 7,7 линии/мм (цветно) Фина 7,7 линии/мм (черно-бяло/цветно) Снимка 7,7 линии/мм (черно-бяло) Супер фина 15,4 линии/мм (черно-бяло)</p>
Набиране с едно натискане	6 (3 × 2)
Бързо набиране	80 устройства × 2 номера (MFC-5890CN и MFC-5895CW) 100 устройства × 2 номера (MFC-6490CW)
Групи	До 6
Разпращане¹	216 устройства (MFC-5890CN и MFC-5895CW) 256 устройства (MFC-6490CW)
Автоматично повторно набиране	3 пъти през 5-минутни интервали
Предаване от паметта	До 480 ² /400 ³ страници
Приемане при липса на хартия	До 480 ² /400 ³ страници

¹ Само черно-бяло.

² "Страници" се отнася към стандартната таблица №1 на Brother (типично бизнес писмо, стандартна резолюция, MMR код). Спецификациите и издадените материали могат да се променят без предварително уведомление.

³ "Страници" се отнася към ITU-T тестова схема 1 (типично бизнес писмо, стандартна резолюция, MMR код). Спецификациите и издадените материали могат да се променят без предварително уведомление.

Копиране

Цветно/Черно-бяло	Да/Да
Ширина на копиране	(MFC-5890CN и MFC-5895CW) макс. 210 мм (MFC-6490CW) макс. 291 мм
Резолюция	Печата до 1 200 × 1 200 dpi

Г

PhotoCapture Center™

Съвместими носители¹	CompactFlash® (само тип I) (Microdrive™ не е съвместим) (компактна В/И карти, като компактна мрежова карта и компактна карта за модем не се поддържат)
	Memory Stick™
	Memory Stick PRO™
	Memory Stick Duo™ с адаптер
	Memory Stick Micro™ (M2™) с адаптер
	SD ²
	SDHC ³
	microSD с адаптер
	miniSD™ с адаптер
	xD-Picture Card™ ⁴
	USB Flash памет ⁵
Резолюция	До 1 200 × 2 400 dpi
Разширение на файл (мултимедиен формат)	DPOF, EXIF, DCF
(формат на изображения)	Печат на снимки: JPEG ⁶ Сканиране към носител: JPEG, PDF (цветно) TIFF, PDF (черно-бяло)
Брой файлове	До 999 файла (Папката в картите с памет или USB Flash памет също се брои.)
Папка	Файлът трябва да се съхранява в четвърто ниво на папката на картата с памет или USB Flash паметта.
Без граници	Ledger, A3, Letter, A4, Photo (10 × 15 см), Photo 2L (13 × 18 см) ⁷

¹ Картите с памет, адаптерите и USB Flash паметта не са включени.

² 16 MB – 2 GB.

³ 4 – 32 GB.

⁴ xD-Picture Card™ обикновена карта от 16 до 512 MB.

xD-Picture Card™ тип M от 256 MB до 2 GB.

xD-Picture Card™ тип M+ 1 GB и 2 GB.

xD-Picture Card™ тип H от 256 MB до 2 GB.

⁵ Стандарт USB 2.0.

Стандарт USB Mass Storage от 16 MB до 32 GB.

Поддържан формат: FAT12/FAT16/FAT32.

⁶ Формат Progressive JPEG не се поддържа.

⁷ Вижте *Типове и размери хартия за всяка операция* на стр. 21.

PictBridge

Съвместимост

Поддържа PictBridge стандарта CIPA (Camera & Imaging Products Association) DC-001.

Посетете <http://www.cipa.jp/pictbridge> за повече информация.

Интерфейс

Директен USB интерфейс.

Скенер

Цветно/Черно-бяло	Да/Да
TWAIN съвместимост	(MFC-5890CN и MFC-6490CW) Да (Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®) Mac OS X 10.2.4 – 10.3.x – 10.4.x – 10.5.x (MFC-5895CW) Да (Windows® 2000 Professional/Windows® XP/Vista® Windows® XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/Windows® 7) Mac OS X 10.4.11 – 10.5.x – 10.6.x ¹ (MFC-5890CN и MFC-6490CW)
WIA съвместим	Да (Windows® XP ² и Windows Vista®) (MFC-5895CW) Да (Windows® XP ² /Windows Vista®/Windows® 7)
В съответствие с ICA (MFC-5895CW)	Да (Mac OS X 10.6.x)
Дълбочина на цвета	48–битова обработка нацветовете (вход) 24–битова обработка нацветовете (изход) (действителен вход: 30–битов цвят/ действителен изход: 24-битов цвят)
Резолюция	До 19 200 × 19 200 dpi (интерполирана) ³ До 1 200 × 2 400 dpi (оптична) (стъкло на скенера) До 1 200 × 600 dpi (оптична) (ADF)
Скорост на сканиране	(MFC-5890CN и MFC-5895CW) Черно-бяло: до 3,44 сек. Цвят до 4,83 сек. (MFC-6490CW) Черно-бяло: до 3,39 сек. Цвят до 4,49 сек. (Размер А4 на 100 × 100 dpi)
Ширина на сканиране	(MFC-5890CN и MFC-5895CW) 210 мм (MFC-6490CW) До 291 мм
Нюанси на сивото	256 нива

¹ За последни актуализации на драйверите за системата Mac OS X, която използвате, отидете на <http://solutions.brother.com>

² Windows® XP в това Ръководство за потребителя включва Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional и Windows® XP Professional x64 Edition.

³ Максимум 1 200 × 1 200 dpi при сканиране чрез WIA драйвер за Windows® XP, Windows® Vista и Windows® 7 (резолюция до 19 200 × 19 200 dpi може да се избере, като се използва програмата за скенер Brother).

Принтер

Резолюция

До 1 200 × 6 000 dpi

Ширина на печат

291 мм (297 мм)¹ (размер А3)

Без граници

Ledger, A3, Letter, A4, A6, B4, Photo (10 × 15 см),
Photo L (89 × 127 мм), Photo 2L (13 × 18 см),
Index Card, Post Card²

¹ Когато включите функцията за печат без граници.

² Вижте *Типове и размери хартия за всяка операция* на стр. 21.

Г

Интерфейси

USB^{1, 2}	USB 2.0 интерфейсен кабел, който не е по-дълъг от 2,0 м.
LAN кабел³	Ethernet UTP кабел категория 5 или по-голяма.
Безжична LAN мрежа (MFC-5895CW и MFC-6490CW)	IEEE 802.11 b/g (режим “Инфраструктура”/режим Ad-hoc).

- ¹ Вашето устройство има високоскоростен USB 2.0 интерфейс. Устройството може да се свърже също с компютър с USB 1.1 интерфейс.
- ² За Macintosh не се поддържат други, освен вградените USB портове.
- ³ Вижте *Ръководството за мрежовия потребител* за подробните спецификации на мрежата.

Изисквания към компютъра (MFC-5890CN и MFC-6490CW)

ПОДДЪРЖАНИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И СОФТУЕРНИ ФУНКЦИИ												
Компютърна платформа и версия на операционна система		Поддържани функции на компютърния софтуер	Компютърен интерфейс	Минимална скорост на процесора	Минимална RAM	Препоръчителна RAM	Място на твърдия диск, необходимо за инсталациране					
Операционна система Windows ^{®1}	2000 Professional ⁵	Печат, факс към компютър ⁴ , сканиране, сменяем диск	USB, 10/100 BaseTx (Ethernet), Безжична 802.11 b/g (само за MFC-6490CW)	Intel® Pentium® II или подобен	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB				
	XP Home ^{2, 5}				128 MB		110 MB	340 MB				
	XP Professional ^{2, 5}			64-битов (Intel®64 или AMD64) поддържан процесор	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB				
	XP Professional x64 Edition ²			Intel® Pentium® 4 или подобен 64-битов (Intel®64 или AMD64) поддържан процесор	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB				
Операционна система Macintosh ⁶	Mac OS X 10.2.4 – 10.4.3	Печат, изпращане на факс от компютър ⁴ , сканиране, сменяем диск	USB ³ , 10/100 BaseTx (Ethernet), Безжична 802.11 b/g (само за MFC-6490CW)	PowerPC G4/G5 PowerPC G3 350 MHz	128 MB	256 MB	80 MB	400 MB				
	Mac OS X 10.4.4 – 10.4.11 10.5.x			PowerPC G4/G5 Процесор Intel® Core™	512 MB	1 GB						
	Mac OS X 10.6.x ⁷			Процесор Intel® Core™	1 GB	2 GB						
Условия:												
¹ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 или по-нова версия.												
² За WIA, 1 200 x 1 200 резолюция. Програмата за скенер Brother дава възможност да увеличите до 19 200 x 19 200 dpi.												
³ Не се поддържат други, освен вградените USB портове.												
⁴ Функцията PC Fax поддържа само черно-бяло и не поддържа размер на картията Ledger/A3.												
⁵ PaperPort™11SE поддържа Microsoft® SP4 или по-нова версия за Windows® 2000 и SP2 или по-нова версия за XP.												
⁶ Ръководство на потребителя на Presto! PageManager на компактдиска поддържа Mac OS X 10.3.9 или по-нова версия. За Mac OS X 10.2.4 – 10.3.8 Presto! PageManager може да бъде изтеглен от Brother Solutions Center.												
⁷ Драйвери за софтуера за Mac OS X 10.6.x се предлагат на http://solutions.brother.com												
За последни актуализации на драйверите отидете на http://solutions.brother.com/												
Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании.												

Изисквания към компютъра (MFC-5895CW)

ПОДДЪРЖАНИ ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ И СОФТУЕРНИ ФУНКЦИИ								
Компютърна платформа и версия на операционна система		Поддържани функции на компютърния софтуер	Компютърен интерфейс	Минимална скорост на процесора	Минимална RAM	Пропоръчена RAM	Място на твърдия диск, необходимо за инсталациране	
							За драйверите	
Операционна система Windows® ¹	Windows® 2000 Professional ³	Печат, факс към компютър ⁴ , сканиране, сменяем диск	USB, 10/100 Base-TX (Ethernet), Wireless 802.11 b/g	Intel® Pentium® II или подобен	64 MB	256 MB	110 MB	340 MB
	Windows® XP Home ² , 5				128 MB		110 MB	340 MB
	Windows® XP Professional x64 Edition ²			64-битов (Intel® 64 или AMD64) поддържан процесор	256 MB	512 MB	110 MB	340 MB
	Windows Vista® ²			Intel® Pentium® 4 или подобен 64-битов (Intel® 64 или AMD64) поддържан процесор	512 MB	1 GB	600 MB	530 MB
	Windows® 7 ²				1 GB (32-битов) 2 GB (64-битов)	1 GB (32-битов) 2 GB (64-битов)	650 MB	530 MB
	Windows Server® 2003 (печат само по мрежа)	Печат	10/100 Base-TX (Ethernet), Wireless 802.11 b/g	Intel® Pentium® III или подобен	256 MB	512 MB	50 MB	Няма
	Windows Server® 2003 x64 Edition (печат само по мрежа)			64-битов (Intel® 64 или AMD64) поддържан процесор				
	Windows Server® 2003 R2 (печат само по мрежа)			Intel® Pentium® III или подобен				
	Windows Server® 2003 R2 x64 Edition (печат само по мрежа)			64-битов (Intel® 64 или AMD64) поддържан процесор	512 MB	1 GB		
	Windows Server® 2008 (печат само по мрежа)			Intel® Pentium® 4 или подобен, 64-битов поддържан процесор (Intel® 64 или AMD64)		2 GB		
	Windows Server® 2008 R2 (печат само по мрежа)			64-битов (Intel® 64 или AMD64) поддържан процесор				
Операционна система Macintosh	Mac OS X 10.4.11, 10.5.x	Печат, изпращане на факс от компютър ⁴ , сканиране, сменяем диск	USB ³ 10/100 Base-TX (Ethernet), Wireless 802.11 b/g	PowerPC G4/G5 Процесор Intel® Core™	512 MB	1 GB	80 MB	400 MB
	Mac OS X 10.6.x			Процесор Intel® Core™	1 GB	2 GB		

Условия:

- 1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 или по-нова версия.
- 2 За WIA, резолюция 1200 × 1200. Програмата за скенер Brother дава възможност да увеличите до 19 200 × 19 200 dpi.
- 3 Не се поддържат други, освен вградените USB портове.
- 4 Функцията PC Fax поддържа само черно-бяло и не поддържа размер на хартията Ledger/A3.
- 5 PaperPort™11SE поддържа Microsoft® SP4 или по-нова версия за Windows® 2000 и SP2 или по-нова версия за XP.

За последни актуализации на драйверите отидете на <http://solutions.brother.com/>

Всички търговски марки, марки и имена на продукти са собственост на съответните компании.

Консумативи

Мастило	Устройството използва отделни мастилници за черно, жълто, синя и червена, които са разположени отделно от блока на печатащата глава.
Срок на експлоатация на мастилницата	<p>Резервни мастилници</p> <p>При първото инсталiranе на комплект мастилници устройството ще използва известно количество мастило, за да запълни тръбичките за мастило и да постигне висококачествени разпечатки. Този процес протича еднократно. Със следващите мастилници ще можете да отпечатате посочения брой страници.</p> <p>За повече информация относно сменяемите консумативи посетете www.brother.com/pageyield</p>
Сменяеми консумативи	<p><Стандартна черна> LC1100BK, <Черна с голям капацитет> LC1100HY-BK <Стандартна синя> LC1100C, <Синя с голям капацитет> LC1100HY-C <Стандартна червена> LC1100M, <Червена с голям капацитет> LC1100HY-M <Стандартна жълта> LC1100Y, <Жълта с голям капацитет> LC1100HY-Y</p>

Какво значи Innobella™?

Innobella™ представлява гама от оригинални консумативи, предлагана от Brother. Името “Innobella™” произлиза от “Innovation” (нововъведение) и “Bella” (“красива” на италиански) и дава представа за “новаторска” технология, която ви осигурява красиви и трайни резултати.

Когато печатате фотоизображения, Brother препоръчва Innobella™ гланцирана фотодокументация (серия BP71) за постигане на високо качество. Превъзходните разпечатки стават по-лесно с мастилата и хартията Innobella™.



Мрежа (LAN)



Забележка

За подробности относно пълни спецификации на мрежата, вижте *Ръководство за мрежовия потребител* на компактдиска.

LAN

Можете да свържете устройството си към мрежа за разпечатване в мрежа, мрежово сканиране, PC Fax изпращане, PC Fax получаване (само за Windows[®]) и дистанционна настройка¹. Освен това е включен софтуерът Network Management Brother BRAdmin Light².

Защита на безжичната мрежа³

SSID/ESSID, 128 (104)/64 (40)-битов WEP, WPA/WPA2-PSK (TKIP/AES)

Помощна програма за настройка³

AOSS™	Да
WPS	Да
SecureEasySetup™ (само за MFC-6490CW)	Да

¹ Вижте таблицата с изискванията за компютъра на стр. 221.

² Ако искате по-съвършено управление на принтери, използвайте най-новата помощна програма BRAdmin Professional на Brother, която се предлага за изтегляне от <http://solutions.brother.com>

³ За MFC-5895CW и MFC-6490CW.

Д

Речник

Това е изчерпателен списък на функциите и термините, които се появяват в ръководствата на Brother. Наличието на тези функции зависи от закупения от вас модел.

ADF (автоматично листоподаващо устройство)

Документът може да бъде поставен на автоматичното листоподаващо устройство и автоматично да се сканира по една страница.

CNG-тонове

Специални тонове (звуци), изпращани от факс устройствата по време на автоматично предаване, с които съобщават на приемащо факс устройство, че повикването е от факс устройство.

ECM (Режим корекция на грешките)

Открива грешки по време на изпращане на факс и изпраща повторно страниците от факса, които са с грешка.

Fax/тел

Можете да получавате факсове и телефонни повиквания. Не използвайте този режим, ако използвате телефонен секретар (TAD).

Innobella™

Innobella™ представлява гама от оригинални консумативи, предлагана от Brother. За да постигнете най-качествени резултати Brother препоръчва мастило и хартия Innobella™.

LCD (течноокристален дисплей)

Екранът на устройството, на който се показват интерактивните съобщения по време на програмирането от екрана и датата и часът, когато устройството не е активно.

OCR (оптично разпознаване на текст)

Комплектованото софтуерно приложение ScanSoft™ PaperPort™ 11SE с OCR или Presto! PageManager конвертира изображение на текст в текст, който можете да редактирате.

PhotoCapture Center™

Дава ви възможност да отпечатвате снимки от вашия цифров фотоапарат с висока резолюция за печат с фотокачество.

PictBridge

Дава ви възможност да отпечатвате снимки директно от вашия цифров фотоапарат с висока резолюция за печат с фотокачество.

TAD (телефонен секретар)

Можете да свържете външен телефонен секретар към устройството.

XMIT доклад (Отчет за потвърждаване на предаването)

Списък с всеки изпратен факс, показващ датата, часа и номера.

Автоматично намаляване

Намалява размера на входящите факсове.

Автоматично повторно набиране

Функция, която позволява на устройството ви да избере повторно последния номер на факс пет минути след като факсът не се свързал, защото линията е била заета.

Автоматично предаване на факс

Изпращане на факс без вдигане на слушалката на външен телефон.

Д

Архивен печат

Устройството ви отпечатва копие на всеки факс, който е получен и съхранен в паметта. Това е мярка за безопасност за предотвратяване на загубата на съобщенията ви при прекъсване на електрозахранването.

Бързо набиране

Предварително програмиран номер за лесно набиране. Трябва да натиснете  (Телефонен указател), двуцифрен код и **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да стартирате процеса на набиране.

Време на позвъняване на Ф/Т

Продължителността на позвъняване на устройството на Brother (когато режимът на получаване е настроен на факс/телефон), което ви уведомява да отговорите на повикването.

Временни настройки

Можете да изберете определени опции за всяко изпращане на факс и копиране, без да променяте настройките по подразбиране.

Външен телефон

TAD (телефонен секретар) или телефон, който е свързан към устройството ви.

Вътрешен телефон

Телефон, който използва същата линия като вашия факс, но включен в отделен контакт.

Грешка при връзката (Ком. Грешка)

Грешка по време на изпращане или получаване на факсове обикновено поради шум по линията или смущения.

Група на съвместимост

Способност на един факс да се свързва с друг. Съвместимостта е осигурена между ITU-T групи.

Двустранен достъп

Устройството ви може да сканира изходящи факсове или планирани задачи в паметта си и едновременно с това да изпраща факс от паметта, да получава или печата входящ факс.

Достъп за дистанционно извлечане

Възможност за дистанционен достъп до устройството от сензорен телефон.

Закъснение на позвъняване

Броят позвънявания, преди устройството да отговори в режим Само Fax И Fax/тел.

Идентификация на обаждащия се

Услуга, закупена от телефонната компания, която ви позволява да виждате номера (или името) на обаждащия се.

Име на машина

Съхранената информация, която се появява в най-горната част на изпращаните по факса страници. Включва името на изпращача и номера на факса.

Импулсно

Форма на автоматично набиране на телефонната линия.

Код за дистанционен достъп

Вашият собствен четирицифрен код (---*), който ви позволява да се обадите и да влезете във вашето устройство от отдалечно местоположение.

Код за дистанционно активиране

Натиснете този код (* 5 1), когато отговаряте на факс обаждане по вътрешен или външен телефон.

Код за дистанционно деактивиране (само за режим факс/телефон)

Когато устройството ви отговоря на гласово повикване, то извършва двойно псевдо позвъняване. Можете да вдигнете от вътрешен телефон, като натиснете този код (# 5 1).

Контраст

Настройка за регулиране на тъмни или светли документи, като прави факсовете или копията на тъмните документи по-светли и на светлите – по-тъмни.

Междудаен режим

Прави временни промени на тоновете на факса, за да предотврати шума и смущенията на международните линии.

Метод за кодиране

Метод за кодиране на информацията в документа. Всички факс устройства трябва да използват най-малко стандарт Modified Huffman (MH). Вашето устройство може да поддържа методи за по-голяма компресия, Modified Read (MR), двумерно кодиране Modified Modified Read (MMR) и JPEG, ако приемащото устройство има същите възможности.

Номер на група

Комбинация от номера за набиране с едно натискане и номера за бързо набиране, които са запаметени в клавиш с едно натискане или в местоположение на номерата за бързо набиране и служат за разпращане.

Нюанси на сивото

Оттенъци на сивото, които са налични при копиране, сканиране и изпращане по факса на снимки.

Оставащи задания

Можете да проверите чакащите задания в паметта и да ги отмените едно по едно.

Отложен факс

Изпраща вашия факс в зададен по-късен час.

Откриване на факс

Дава възможност на устройството да отговори на CNG тонове, ако прекъснете факс повикване, като вдигнете слушалката.

Пакетно предаване

(Само за черно-бели факсове.) Като функция за спестяване на разходи всички отложени факсове към един и същ номер на факс могат да бъдат изпратени едновременно.

Пауза

Позволява ви да сложите 3,5 секунди забавяне в поредица за набиране по време на набиране от цифровата клавиатура или на съхраняване на номера с едно натискане и номера за бързо набиране. За по-дълги паузи натиснете Redial/Pause (Повторно набиране/пауза) толкова пъти, колкото ви е необходимо.

Период на отчитане

Предварително програмираното време между автоматичното отпечатване на факс отчетите. Можете да отпечатате факс отчет по всяко време, без да прекъснете цикъла.

Поискване

Процесът, при който едно факс устройство вика друго, за да извлече чакащи факс съобщения.

Получаване от паметта

Приема факсове и ги запаметява в паметта на устройството, когато няма хартия.

Потребителски настройки

Отпечатан отчет, който показва текущите настройки на устройството.

Предаване

Процес на изпращане на факсове през телефонната ви линия от устройството към приемащото факс устройство.

Предаване в реално време

Когато паметта е пълна, можете да изпращате факсове в реално време.

Преглед на факс

Ако изберете "Преглед на факс", ще имате възможност да преглеждате получените факсове на LCD дисплея, като натиснете клавиша **Fax Preview** (Преглед на факса).

Препращане на факс

Изпраща факс, получен в паметта, към друг, предварително програмиран номер.

Разпращане

Възможност да изпращате едно и също факс съобщение към повече от едно местоположение.

Режим на менюто

Режим на програмиране за промяна на настройките на устройството.

Резолюция

Броят вертикални и хоризонтални линии на инч. Вижте: стандартна, фина, супер фина, снимка.

Резолюция на снимката (само черно-бяло)

Настройка на резолюцията, която използва различни оттенъци на сивото за най-добро представяне на снимки.

С едно натискане

Клавиши на контролния панел на устройството, където можете да запаметявате номера за лесно набиране. Можете да запаметите втори номер на всеки клавищ, ако задържите натиснат **Shift** (Смяна), докато натискате клавиша с едно натискане.

Сила на звуковия сигнал

Настройка на силата на звука, когато натиснете клавиш или направите грешка.

Сила на звънене

Настройка на силата на звука, с която устройството звъни.

Сканиране

Процесът на изпращане на електронно изображение на хартиен документ към компютър.

Сканиране към носител

Можете да сканирате черно-бял или цветен документ в карта с памет или USB Flash памет. Черно-белите изображения ще бъдат в TIFF или PDF формат на файла, а цветните изображения могат да бъдат в PDF или JPEG формат на файла.

Списък за бързо набиране

Списък на имената и номерата, съхранени в паметта за набиране с едно натискане и паметта за бързо набиране, подредени по номера.

Списък "Помощ"

Разпечатка на пълната таблица с менюта, която можете да използвате, за да програмирате устройството си, когато Ръководството на потребителя не е под ръка.

Стандартна резолюция

203 × 97 dpi. Използва се за текст с нормален размер и най-бързо предаване.

Супер фина резолюция (само черно-бяло)

392 × 203 dpi. Най-добра за много малки разпечатки и линейна графика.

Съхранение на факс

Можете да съхранявате получените факсове в паметта.

Тонално

Форма на набиране на телефонната линия, използвана за сензорните телефони.

Тонове на факса

Сигналите, изпращани от изпращащите и приемащи факс устройства при свързване.

Търсене

Електронен списък по азбучен ред или по номера със съхранените номера за набиране с едно натискане, за бързо набиране и на групи.

Усиливане на цвета

Усилива цвета на изображението за по-добро качество на печат, като подобрява рязкостта, баланса на бялото и плътността на цвета.

Факс на ръчен режим

Когато вдигнете слушалката на вашия външен телефон, можете да чуете отговора на приемащото факс устройство, преди да натиснете **Mono Start** (Старт (Черно-бяло)) или **Colour Start** (Старт (Цветно)), за да започнете да изпращате факса.

Факс отчет

Показва информация за последните 200 входящи и изходящи факсове. TX означава Изпратен. RX означава Получен.

Фина резолюция

Резолюцията е 203 × 196 dpi. Използва се за малки разпечатки и графики.

Яркост

Промяната на яркостта прави цялото изображение по-светло или тъмно.

A

ADF (автоматично листоподаващо устройство) 23, 42
 Apple Macintosh

Вижте Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.

C

ControlCenter
 Вижте Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.

I

Innobella™ 223

L

LCD (течнокристален дисплей) 181
 контраст 33
 таймер за изгасване 34
 яркост 33, 34
 LCD дисплей (течнокристален дисплей)
 списък "Помощ" 88

M

Macintosh
 Вижте Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.

P

PaperPort™ 11SE с OCR
 Вижте Ръководството за потребителя на софтуера- и Help в приложението PaperPort™ 11SE за достъп до ръководствата "Как да".
 PhotoCapture Center™
 CompactFlash® 106
 DPOF печат 116
 Memory Stick PRO™ 106
 Memory Stick™ 106

SD 106
 SDHC 106
 xD-Picture Card™ 106
 без граници 121
 добавяне на ефект 111
 изрязване 115
 настройки на печата
 връщане на фабрична 121
 настройка 121
 задаване на нова настройка по подразбиране 121
 качество 117, 118
 контраст 119
 тип и размер хартия 118
 усилване на цвета 119
 яркост 119
 от компютър
 Вижте Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.
 отрязване 120
 печат
 всички снимки 115
 индекс 110
 снимки 111
 подобряване на снимки
 автокоригиране 111
 подобряване на нюансите-на кожата 112
 подобряване на пейзажа 112
 премахване на "червени очи" 113
 сепия 114
 черно-бяло 113
 преглед на снимки 109
 сканиране към USB Flash памет 122
 сканиране към карта с памет 122
 слайдшоу 115
 спецификации 216
 търсене по дана 114
 PictBridge
 DPOF печат 128
 Presto! PageManager
 Вижте Help в приложението Presto! PageManager.

R

Redial/Pause
(Повторно набиране/пауза) 76

T

TAD (автоматичен телефонен секретар),
външен 52, 70
режим на получаване 52
TAD (телефонен секретар), външен
записване на изходящо съобщение .. 71
свързване 70, 71

W

Windows®
Вижте Ръководството за потребителя на
софтуера на компактдиска.

A

Автоматично
получаване на факс 52
откриване на факс 55

Б

Безжичен телефон 74
Безжична мрежа
Вижте Ръководството за бързо
инсталлиране и Ръководството за
мрежовия потребител на компактдиска.
Бързо набиране 78
Бързо набиране
използване 75
настройка от идентификация на
обаждация се 79, 81
настройка от изходящи
повиквания 79, 81
настройка по 2-цифreno
местоположение 80
промяна 79, 81, 82
Групово набиране
промяна 79, 81, 82
группово набиране
задаване на групи за разпращане .. 83
набиране 75

набиране с едно натискане
настройка 78
профил за персонализирано
сканиране 78
промяна 79, 81, 82
разпращане 46
използване на групи 46
съхраняване 80
търсене 76

В

Външен телефон, свързване 72
Вътрешен телефон, използване 72

Г

Групи за разпращане 83

Д

Двустранен достъп 49
Директен печат
от фотоапарат без-PictBridge 128
от фотоапарат, съвместим с
PictBridge 126
Дистанционна настройка
Вижте Ръководството за потребителя на
софтуера на компактдиска.
Дистанционно извлечане 63
код за достъп 63, 64
команди 65
получаване на факсове 66
Документ
зареждане 23, 24

Ж

Жакове
EXT
TAD (телефонен секретар) 70
външен телефон 70

З

Заключване на функции 35
Закъснение на позвъняване,
настройка 54

Запазване в паметта	181
Зареждане на пликове и пощенски картички	15
Зареждане на хартия	9
Засядания	
документ	163
хартия	163
Защита	
защитно заключване на функции	
администраторска парола	35
потребител с публичен достъп	36
потребители с ограничен достъп	37
Защита на паметта	91

И

Идентификация на обаждащия се	68
Извън областта (идентификация на обаждащия се)	68
Инструкции за безопасност	137, 141

К

Клавиш Tel/R (Тел/П), използване	6
Клавиш Tray select (Избор на тава)	100
Кодове за достъп, съхраняване и набиране	85
Кодове за факс	
използване	74
код за дистанционен достъп	63
код за дистанционно активиране	55, 72, 74
код за дистанционно деактивиране ...	74
код за дистанционно деактивиране	72
промяна	63, 74
Консумативи	223
Копиране	
влизане в режим на копиране	94
воден знак	101
използване на USB Flash памет ...	101
използване на карта с памет	101
използване на хартиен документ ..	102
използване на шаблон	101
връщане на настройка по подразбиране	103
единично	94
задаване на нова настройка по подразбиране	103

използване на ADF	98
използване на стъклото на скенера ..	24
използване на тава	30
качество	95
клавиш увеличение/намаление	95
книга	100
контраст	99
много	94
няма памет	103
подредба на страници (N в 1)	96
размер на хартията	99
сортиране (само ADF)	98
тип хартия	99
яркост	99

М

Мастилници	
брояч мастилени точки	169
подмяна	169
проверка на нивото на мастилото ...	178

Мрежа

Печат

Вижте Ръководство за мрежовия потребител.

Сканиране

Вижте Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.

Н

Набиране	
бързо набиране	75
групи	46
изходящо повикване	76
кодове за достъп и номера на кредитни карти	82
пауза	78
ръчно	75
с едно докосване	75
хронология на идентификация на обаждащия се	77
Намаляване	
входящи факсове	55
копия	95
Нюанси на сивото	214, 218

O

Област на сканиране	25
Опаковане на устройството	178
Откриване на факс	55
Отстраняване на неизправности	146
ако имате затруднения	
PhotoCapture Center™	152
входящи повиквания	150
засядане на документ	163
копиране	151
мрежа	152
печат	146
печат на получени факсове	148
получаване на факсове	149
сканиране	151
софтуер	151
телефонна линия или връзки	149
засядане на документ	163
засядане на хартия	164, 166
проверка на нивото на мастилото	178
съобщения за грешки на	
LCD дисплея	155
Отчет за хронология на идентификация	
на обаждащия се	88
Отчети	86
как се печата	88
мрежова конфигурация	88
потвърждение на предаването ...	86, 88
потребителски настройки	88
списък "Помощ"	88
списък за бързо набиране	88
факс отчет	88
период на отчитане	87
хронология на идентификация на	
обаждащия се	88

P

Персонализирани телефонни функции	
на една и линия	150
Печат	
Вижте Ръководството за потребителя на	
софтуера на компактдиска.	
драйвери	219
засядания на хартия	164, 166
затруднения	146, 148
зона за печат	18
на хартия с малки размери	17
отчет	88

резолюция	219
спецификации	219
факс от паметта	57
Пликове	15, 16, 21, 22
Поддръжка, текуща	
подмяна на мастилници	169
Помощ	
съобщения на LCD дисплея	181
използване на клавишите за режим	
и меню	181
таблица с менюта	181, 182
Потребители с ограничен достъп	37
Почистване	
валяк на принтера	174
печаташа глава	175
поемаща ролка за хартия	175
скенер	173
Преглед на контролния панел	6
Прекъсване	
препращане на факс	65
чакащо повторно набиране на	
задания	50
Прекъсване на	
електрозахранването	181
Препращане на факс	
дистанционна промяна	65, 66
програмиране на номер	58
Прехвърляне на факсове или	
факс отчет	162
Програмиране на устройството	181
Прозрачно фолио	19, 20, 22, 213

P

Разпращане	46
задаване на групи за	
разпращане	83
РВХ централа	71
Режим на заспиване	33
Режим на получаване	
външен TAD	52
ръчно	52
само факс	52
факс/телефон	52
Режим факс/телефон	
закъснение на позвъняване	54
код за дистанционно	
активиране	72, 74
код за дистанционно	
деактивиране	72, 74

отговаряне от вътрешни телефони	72, 74
Режим, влизане	
Photo Capture (Картов център)	6
копиране	94
сканиране	6
факс	42
Резолюция	
копиране	215
настройка за следващия факс	48
печат	219
сканиране	218
факс	214
Ръчно	
набиране	75
получаване	52
предаване	51

C

С едно натискане	
настройка	78
Свързване	
външен TAD	
(телефонен секретар)	70, 71
външен телефон	72
Сериен номер	
как да го открия	
вижте под предния капак	
Сила на звук, настройка	
високоговорител	32
звуков сигнал	32
звънене	31
Сканиране	
Вижте Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.	
Съобщения за грешки на LCD дисплея	
Ком. Грешка	156
Не може да изч.	160
Не може да иниц.	160
Не може да отпеч.	160
Не може да скан.	160
Не открива	156
Невъзм. печат	156
Нерегистриран	75, 158
Ниско ниво масти.	157
Няма памет	159
по време на сканиране	
на документ	103

Няма пълнител	157
Няма хартия	158
Печат само Ч&Б	155
Съхранение на факс	58
Съхранение на факсове	
включване	58
печат от паметта	57

T

Таблица с менюта	181
Текст, въвеждане	209
специални знаци	209
Телефонен секретар (TAD)	70
свързване	71
Телефонна линия	
връзки	71
затруднения	149
PBX централа	71
смущения	154
тип	69
Транспортиране на устройството	178

F

Факс, от компютър	
Вижте Ръководството за потребителя на софтуера на компактдиска.	
Факс, самостоятелен	
изпращане	42, 89
влизане в режим факс	42
връщане на фабрична	
настройка	51
задаване на нова настройка по	
подразбиране	51
контраст	48
международно	49
от ADF	42
от паметта (двустранен достъп)	49
от стъкло на скенера	43
отложен пакетно предаване	50
отложен факс	50
предаване в реално време	49
прекъсване от паметта	50
разпращане	46
резолюция	48
ръчно	51
смущения на телефонната	
линия	154

получаване	52
в компютър	59
в края на разговора	53
време на позвъняване на Ф/Т, настройка	54
закъснение на позвъняване, настройка	54
затруднения	146, 148
извлечане от отдалечно	
място	65, 66
използване на тава	30
намаляване за побиране на хартията	55
от външен телефон	72, 74
от вътрешен телефон	72, 74
откриване на факс	55
печат от паметта	57
преглед на факс	61, 63
препращане на факс	65
смущения на телефонната линия	154

X

Хартия	15, 19, 213
зареждане	9, 12, 15
зона за печат	18
капацитет	22
размер	29
размер на документа	23
тип	21, 28, 29
Хронология на идентификация на обаждащия се	77



Посетете ни на адрес
<http://www.brother.com>

Това устройство е одобрено за употреба само в държавата, в която е закупено. Местните фирми на Brother или техните дилъри ще поддържат само устройства, закупени в държавата им.