

# Início

<b>▲ ADVERTÊNCIA</b>	<b>ADVERTÊNCIA</b> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
<b>▲ CUIDADO</b>	<b>CUIDADO</b> indica uma situação potencialmente perigosa que, se não evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados.

## 1 Desembale a máquina e verifique os componentes

**Observação**

- Os componentes incluídos na caixa podem diferir, dependendo do país.
- Recomendamos preservar a embalagem original.
- Se por qualquer motivo for necessário transportar sua máquina, coloque-a cuidadosamente de volta na embalagem original para evitar qualquer dano durante o transporte. A máquina deverá estar adequadamente assegurada junto à transportadora. Para saber como reembalar a máquina, consulte *Embalando e enviando a máquina no Manual do Usuário*.
- O cabo de interface não é um acessório padrão. Compre o cabo de interface apropriado para a conexão que deseja usar (USB ou Rede).

**Cabo USB**  
Recomenda-se o uso de um cabo de interface USB 2.0 (Tipo A/B) com até 2 metros no máximo.

**Cabo de rede**  
Use um cabo direto de par trançado Categoria 5 (ou superior) para Rede Ethernet Rápida 10BASE-T ou 100BASE-TX.



### ADVERTÊNCIA


- Sacos plásticos são utilizados na embalagem de seu aparelho. Sacos plásticos não são brinquedos. Para evitar risco de sufocamento, mantenha os sacos plásticos longe do alcance de bebês e crianças e descarte-os corretamente.
- Se você usa uma bandeja inferior, NÃO a transporte com a máquina, pois você pode se ferir ou danificar a máquina, já que a bandeja inferior não fica presa a ela.

**Observação**  
Mantenha um espaço mínimo em torno da máquina, conforme mostrado na ilustração.


## 2 Remova o material de embalagem da máquina

**Importante**  
NÃO conecte ainda o cabo de alimentação CA.

- Remova a fita de embalagem da parte externa da máquina.
- Abra a bandeja multiuso 1 e remova a fita de embalagem 2 do respectivo suporte; em seguida, feche a bandeja.




**C.** Pressione o botão de liberação da tampa frontal e abra-a. Remova a embalagem de sílica gel 1.




**CUIDADO**  
NÃO coma o pacote de sílica gel. Jogue-o fora. Se ingerir-lo, procure assistência médica imediata.

**d.** Retire o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner.



**e.** Remova o material de proteção laranja do conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner.

**f.** Segure o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner nivelando-o com ambas as mãos e sacuda-o delicadamente de um lado para o outro várias vezes para distribuir o toner uniformemente dentro do cartucho.




**g.** Coloque o conjunto de unidade de cilindro e cartucho de toner firmemente de volta na máquina.


**h.** Feche a tampa frontal da máquina.

## 3 Insira papel na bandeja de papel

- Puxe a bandeja de papel totalmente para fora da máquina.
- Enquanto pressiona a alavanca verde de liberação das guias de papel 1, deslize as guias de papel para enquadrar o tamanho do papel que está sendo inserido na bandeja. Certifique-se de que as guias estejam firmes nos trilhos.




**Observação**  
Para papel Ofício ou Ofício II (Fólio), pressione o botão de liberação 1 na parte inferior da bandeja de papel e, em seguida, puxe para fora a parte traseira da bandeja de papel. (Os papéis tamanho Ofício ou Ofício II não estão disponíveis em algumas regiões.)




**C.** Ventile bem o maço de papéis para evitar atolamentos ou má inserção.

- d.** Coloque o papel na bandeja e certifique-se de que:
- O papel esteja abaixo da marca máxima de papel (▼▼▼) 1. Encher demais a bandeja de papel causará atolamentos.
  - O lado a ser impresso esteja virado para baixo.
  - As guias de papel estejam tocando as laterais do papel para que este seja inserido corretamente.




- Reponha a bandeja de papel firmemente na máquina. Certifique-se de que ela esteja totalmente inserida na máquina.
- Erga a aba de suporte 1 para evitar que o papel deslize para fora da bandeja de saída virado para baixo.



## 4 Imprima uma página de teste

**Importante**  
NÃO conecte ainda o cabo de interface.

- Conecte o cabo de alimentação CA à máquina e, em seguida, conecte-o a uma tomada elétrica CA.



**b.** Ligue o interruptor da máquina.

**C.** Após o término do aquecimento da máquina, o LED Ready parará de piscar e ficará verde.

**d.** Pressione Go. A máquina imprimirá uma página de teste. Verifique se a página de teste foi impressa corretamente.



**Observação**  
Esta função não estará disponível após o primeiro trabalho de impressão enviado do seu computador.

Para instalar o driver de impressora, vire a folha.

## Indicadores de LED da impressora

Piscando: ou ou LIGA: ou ou DESLIG:

	DESLIG	Sleep/ Hibernação	Aquecimento/ Resfriamento <sup>1</sup>	Pronto	Recebimento de dados/ Dados restantes <sup>2</sup>
Back Cover					
Toner					
Drum					
Paper					
Error					
Ready					

	Pouco toner <sup>2</sup>	Substituir toner	Fim do cartucho em breve <sup>2</sup>	Interrupção do cilindro	Erro de cilindro <sup>2</sup>
Back Cover					
Toner					
Drum					
Paper					
Error					
Ready					

	Tampa frontal aberta	Tampa traseira aberta <sup>2</sup>	Obstrução interna <sup>2</sup>	Sem papel	Obstrução na parte traseira <sup>2</sup>	Erro de chamada de serviço <sup>2</sup>
Back Cover						
Toner						
Drum						
Paper						
Error						
Ready						

- O LED piscará LIGA e DESLIG em intervalos de 1 segundo.
- O LED piscará LIGA e DESLIG em intervalos de 0,5 segundo.
- O LED amarelo piscará em um padrão de LIGA durante 2 segundos e depois DESLIG durante 3 segundos.

A máquina continuará imprimindo até que o LED indique a mensagem de substituição do toner.

## Opções

A máquina possui os acessórios opcionais a seguir. Você pode expandir as capacidades da máquina adicionando estes itens. Para obter mais informações sobre a Unidade de bandeja inferior opcional e a memória SO-DIMM compatível, visite-nos em <http://solutions.brother.com/>.

Para instalar a memória SO-DIMM, consulte *Instalação de memória adicional no Manual do Usuário*.

Unidade de bandeja inferior	Memória SO-DIMM
LT-5400	
A unidade de bandeja de papel inferior pode acomodar até 500 folhas de papel. Quando a bandeja está instalada, a máquina expande a capacidade de entrada total até 800 folhas.	Você pode aumentar a memória instalando um módulo de memória SO-DIMM. (Small Outline Dual In-line Memory Module).

## Consumíveis

Quando chegar a hora de substituir os itens consumíveis, os LEDs do painel de controle indicarão um erro. Para obter mais informações sobre os consumíveis da sua máquina, visite-nos em <http://www.brother.com/original/> ou entre em contato com o seu revendedor local da Brother.

Cartucho de toner	Unidade de cilindro

Para substituir os itens consumíveis, consulte *Substituição dos itens consumíveis no Manual do Usuário*.

## Para Windows®

### Antes da instalação

Certifique-se de que seu computador esteja LIGADO e de que você esteja conectado com direitos de administrador.

#### Importante

- Se houver programas em execução, feche-os.
- As telas podem diferir, dependendo do seu sistema operacional.


#### Observação

- Para usuários do Windows Vista® e do Windows® 7, quando a tela **Controle de Conta de Usuário** for exibida, clique em **Permitir** ou em **Sim**.
- Para instalar o driver PS (driver de impressora BR-Script3), escolha **Instalação personalizada** e siga as instruções na tela.
- Dependendo das configurações de segurança, poderá aparecer uma janela de segurança do Windows® ou de software antivírus quando você usar a máquina ou o software. Deixe a janela prosseguir.
- **Driver da impressora XML Paper Specification**  
O Driver da impressora XML Paper Specification é o driver mais apropriado para Windows Vista® e Windows® 7 para impressão a partir de aplicativos que usam documentos XML Paper Specification. Baixe o driver mais atualizado acessando o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

5

### Para usuários de cabo de interface USB

- Desligue a máquina e certifique-se de que o cabo USB NÃO esteja conectado a ela. Se já tiver conectado o cabo, desconecte-o.



#### Instale o driver da impressora

- Insira o CD-ROM do instalador na sua unidade de CD-ROM. Se solicitado, selecione o modelo e o idioma.

#### Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá até **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone de CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.


- Se aceitar o contrato de licença, clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim**.



- Siga as instruções na tela até que a tela em questão seja exibida.



- Conecte o cabo USB à porta USB marcada com o símbolo em sua máquina e conecte o cabo ao seu computador.



- Para completar a configuração, ligue a máquina e siga as instruções na tela.

Concluir

Agora a instalação está completa.


5

### Para usuários de cabo de interface de rede cabeada

#### Observação

Se for conectar a máquina à sua rede, recomendamos que entre em contato com o administrador do sistema antes da instalação.

#### Para usuários de rede ponto a ponto




- Roteador
- Máquina



- Remova a capa protetora da porta Ethernet marcada com um símbolo .

- Conecte o cabo de interface de rede à porta Ethernet e, em seguida, conecte-o a uma porta livre no seu terminal.

- Certifique-se de que o interruptor da máquina esteja ligado.



#### Instale o driver da impressora

- Insira o CD-ROM do instalador na sua unidade de CD-ROM. Se solicitado, selecione o modelo e o idioma.

#### Observação

Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá até **Meu computador (Computador)**, clique duas vezes no ícone de CD-ROM e, em seguida, clique duas vezes em **start.exe**.

- Se aceitar o contrato de licença, clique em **Instalar driver da impressora** e em **Sim**.



- Para completar a configuração, siga as instruções na tela.

**Observação**  
Para localizar o endereço IP da máquina e o nome do nó, imprima a página **Configurações da impressora**. Consulte **Imprima a página Configurações da impressora** a seguir.

Concluir

Agora a instalação está completa.

## Para Mac OS X

### Antes da instalação

Certifique-se de que sua máquina esteja conectada à energia e de que seu Macintosh esteja LIGADO. Você precisa estar conectado com direitos de administrador.

#### Importante

- Os usuários do Mac OS X 10.5.7 ou inferior devem atualizar para o Mac OS X 10.5.8 – 10.7.x. (Para ver os drivers e as informações mais recentes sobre o Mac OS X que você está usando, visite <http://solutions.brother.com/>.)

#### Observação

Para adicionar o driver PS (driver de impressora BR-Script3), vá até o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/> e visite as Perguntas frequentes na página do seu modelo para obter instruções.

5

### Para usuários de cabo de interface USB

- Conecte o cabo USB à porta USB marcada com um símbolo na sua máquina e conecte o cabo ao Macintosh.
- Certifique-se de que o interruptor da máquina esteja ligado.



#### Instale o driver da impressora

- Insira o CD-ROM do instalador na sua unidade de CD-ROM.

- Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Siga as instruções na tela.

#### Observação

Podem levar alguns minutos para a instalação ser concluída.



- Escolha sua máquina na lista e, em seguida, clique em **OK**.



- Clique em **Avançar**.



**Observação**  
Quando aparecer a tela **Suporte Brother**, faça sua seleção e siga as instruções na tela.


Concluir

Agora a instalação está completa.

5

### Para usuários de cabo de interface de rede cabeada

- Remova a capa protetora da porta Ethernet marcada com um símbolo .



- Conecte o cabo de interface de rede à porta Ethernet e, em seguida, conecte-o a uma porta livre no seu terminal.



#### Instale o driver da impressora

- Insira o CD-ROM do instalador na sua unidade de CD-ROM.

- Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX**. Siga as instruções na tela.

#### Observação

Podem levar alguns minutos para a instalação ser concluída.



- Escolha sua máquina na lista e, em seguida, clique em **OK**.

**Observação**  
• Se houver mais de uma máquina do mesmo modelo conectada à sua rede, o endereço MAC (endereço Ethernet) será exibido após o nome do modelo.  
• Para localizar o endereço MAC da máquina (endereço Ethernet) e o endereço IP, imprima a página **Configurações da impressora**. Consulte **Imprima a página Configurações da impressora** a seguir.



- Clique em **Avançar**.

**Observação**  
Quando aparecer a tela **Suporte Brother**, faça sua seleção e siga as instruções na tela.

Concluir

Agora a instalação está completa.

## Para usuários de rede

### Gerenciamento Via Web (navegador da Web)

O servidor de impressão Brother vem equipado com um servidor da Web que permite o monitoramento do status ou a alteração de algumas definições de configuração, usando HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

#### Observação

Recomendamos o uso do Windows® Internet Explorer® 7.0/8.0 ou do Firefox® 3.6 para Windows® e do Safari 4.0/5.0 para Macintosh. Certifique-se também de que o JavaScript e os cookies estejam ativados, independentemente do navegador utilizado. Para usar um navegador da Web, você terá que saber o endereço IP do servidor de impressão. O endereço IP do servidor de impressão está listado na página **Configurações da impressora**.

- Abra o navegador.

- Digite "http://machine's IP address/" na barra de endereços do navegador (onde "machine's IP address" é o endereço IP da máquina Brother ou o nome do servidor de impressão).  
■ Por exemplo: <http://192.168.1.2/>

#### Observação

Se você tiver configurado uma senha de login opcional, deverá inseri-la quando solicitado para acessar o Gerenciamento via Web.

Para obter mais informações, consulte **Gerenciamento via Web** no *Manual do Usuário de Rede*.

### Restaurar o padrão de fábrica das configurações de rede

Você pode restaurar as configurações de fábrica padrão do servidor de impressão (redefinindo todas as informações, como a senha e o endereço IP).

- Desligue a máquina.
- Certifique-se de que a tampa frontal esteja fechada e o cabo de alimentação esteja conectado.
- Mantenha pressionado **Go** quando ligar o interruptor do aparelho. Mantenha **Go** pressionado até que todos os LEDs se acendam e, em seguida, o **LED Ready** se apague.
- Libere **Go**. Certifique-se de que todos os LEDs estejam apagados.
- Pressione **Go** seis vezes. Certifique-se de que todos os LEDs estejam acesos, indicando que o servidor de impressão teve as configurações padrão de fábrica restauradas. A máquina será reiniciada.

## Imprima a página Configurações da impressora

A página **Configurações da impressora** lista todas as configurações atuais da impressora, incluindo as configurações de rede.

- Certifique-se de que a tampa frontal esteja fechada e o cabo de alimentação esteja conectado.
- Ligue a máquina e aguarde que ela entre no estado Pronto.
- Pressione **Go** três vezes em 2 segundos. A máquina imprimirá a página atual de configurações da impressora.

#### Observação

**Para usuários de rede**  
Se o **Endereço IP** na página **Configurações da impressora** exibir **0.0.0.0**, aguarde um minuto e tente novamente.

## Brother CreativeCenter



Inspire-se. Se você estiver usando o Windows®, clique duas vezes no ícone do Brother CreativeCenter no desktop para acessar seu site da Web GRATUITO com muitas ideias e recursos para uso pessoal e profissional.



Os usuários do Mac podem acessar o Brother CreativeCenter neste endereço da Web:  
<http://www.brother.com/creativecenter/>