brother

Manual de Operação do Leitor de Cartões



Definições de observações

Utilizamos o ícone a seguir ao longo deste Manual do Usuário:

Observação Os ícones de observação ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.

Marcas registradas

Todas as empresas das quais os títulos de software são mencionados neste manual possuem um acordo de licença de software específico para os seus programas proprietários.

Indala e iCLASS são marcas registradas da HID Global nos EUA e/ou em outros países.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

©2012-2015 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Índice

1	Introdução	1
	Visão geral	
	Ajustar as configurações de autenticação do cartão usando o Gerenciamento via Web	
2	Imprimir usando a autenticação do cartão	4
	Imprimir dados do armazenamento usando um cartão	4
	Excluir dados do armazenamento usando um cartão	4

Introdução

Visão geral

Seu aparelho possui uma porta USB para conectar o leitor de cartões. Se o leitor de cartões opcional estiver conectado ao aparelho, você pode usar um cartão para autenticação do usuário ao usar o recurso de Impressão de armazenamento. Como a identidade do usuário é confirmada simplesmente tocando o cartão no leitor de cartões ao invés de digitar um nome de usuário e senha, o leitor de cartões é muito conveniente.

Observação

Quando você utiliza o recurso de Impressão de armazenamento, a segurança é fortalecida porque outros não podem acessar os dados de armazenamento que você enviou para o aparelho. Para obter mais informações sobre a Impressão de armazenamento, consulte o Manual do usuário que é fornecido com seu aparelho.

Leitores de cartões disponíveis

Fabricante	Número do modelo	Tipo de cartão compatível
RFIDeas	RDR-6081AKU	HID Prox
	RDR-6281AKU	Casi-Rusco
	RDR-6381AKU	Indala®
	RDR-6E81AKU	EM 410x
	RDR-6H81AKU	HiTag
	RDR-7081AKU	iCLASS®
	RDR-7581AKU	MIFARE, ISO 14443A/ISO 15693
	RDR-7F81AKU	FeliCa

Podem ser conectados em seu aparelho os leitores de cartões a seguir.

Ajustar as configurações de autenticação do cartão usando o Gerenciamento via Web

É necessário habilitar a autenticação de cartão e registrar o número do seu cartão usando um navegador da Web.

1 Inicie o seu navegador da Web.

2 Digite "http://endereço IP do aparelho/" no navegador (onde "endereço IP do aparelho" é o endereço IP do seu aparelho).

Por exemplo:

http://192.168.1.2/

🖉 Observação

Por padrão, não há necessidade de senha. Digite a senha, se tiver definido uma, e pressione →.

- 3 Clique na guia **Administrator** (Administrador).
- Clique em Secure Function Lock (Bloqueio Seguro de Funções). Certifique-se de que Function Lock (Bloqueio de Funções) esteja ajustado para On (Ativado).
- 5 Clique em PC Print Restriction by Login Name (Restrição de Impressão no PC pelo Nome de Login). Certifique-se de que PC Print Restriction (Restrição de Impressão do PC) esteja ajustado para On (Ativado).

HL-S7000DN series		Please configure the password >>		brother		
General Print Administrator Ne	twork			Solutions Center		
Login Password	PC	Print Restriction by Loc	in Name			
Secure Function Lock			, ,			
 PC Print Restriction by Login Name 	By configuring this setting, the device can authenticate user by PC login name at PC print.					
Last Counter Record		Select the ID Number/Name and then enter the user's logon name.				
Counter Auto Reset						
Setting Lock		PC Print Restriction	© Off ◉ On			
Store Print Log to Network Card Authentication Restriction O Off O On						
Storage Print	age Print					
Stored Job Type		Login Name	IC Card Number	ID Number		
Stored Job List	1	BROTHER	XXXXXXXXXXXXX	01 BROTHER		
Reset Menu	2					
	3					
	4					
	4					
	0			•		
	6			- •		
	7			- •		
	8			•		
	9			•		
	10			-		
	11			•		
	12			•		
	13			•		
	14			💌		
	15					
	16					

- 6 Escolha **On** (Ativado) em **Card Authentication Restriction** (Restrição de autenticação do cartão).
- 7 Informe o nome de login do usuário no computador na caixa Login Name (Nome de Login) e digite o número do cartão na caixa IC Card Number (Número do cartão IC). Depois escolha o número de ID na lista suspensa ID Number (Número de ID).

Para registrar nomes de login e números de cartão adicionais, repita o passo 🜒.

🖉 Observação

O **ID Number** (Número de ID) deve ser registrado antes como o **ID Number/Name** (Número de ID/Nome) do **Secure Function Lock** (Bloqueio Seguro de Funções). Se o **ID Number** (Número de ID) não estiver registrado, ocorrerá um erro.

Para obter detalhes sobre o **Secure Function Lock** (Bloqueio Seguro de Funções), consulte o Manual do Usuário de Rede.

8 Clique em **Submit** (Enviar).

🖉 Observação

- Se você tiver problemas configurando o número do cartão, certifique-se de que o número registrado é o mesmo que o número exibido no leitor de cartões real que você utilizará.
- Como é possível registrar um número incorreto, recomendamos que você faça um teste de impressão usando a autenticação do cartão.
- Você também pode registrar seu número de cartão usando um leitor de cartões. Conecte o leitor de cartões em seu computador, posicione o ponteiro na caixa IC Card Number (Número de cartão IC) na página do Gerenciamento via Web e toque o cartão no leitor de cartões.
- Se você registrar seu número de cartão usando um leitor de cartões, o número será registrado uma vez lido pelo leitor de cartões. Se você não deseja que o número do cartão seja registrado quando for lido pelo leitor de cartões, use o utilitário de configuração do leitor de cartões que pode ser baixado do site da RFIDeas. Inicie o utilitário de configuração e depois clique na guia Set Keystroke Data (Definir Dados de Pressionamento de Tecla) e escolha NONE (NENHUM) em This keystroke appended to data (Pressionamento de Tecla Acrescentado aos Dados).

2

Imprimir usando a autenticação do cartão

Imprimir dados do armazenamento usando um cartão

- 1 Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica CA.
- 2 Conecte o leitor de cartões ao seu aparelho e depois ligue o cabo de alimentação na tomada elétrica CA.



- 3 Em seu computador, selecione Armazenar como Pessoal (Seguro) ou Armazenar como Pessoal e envie o trabalho para o aparelho. Para obter detalhes, consulte o Manual do Usuário.
- 4 Toque o cartão no leitor de cartões.
- 5 Pressione **▲** ou **▼** para escolher o trabalho. Pressione **OK**.
- 6 (Se o documento estiver protegido com uma senha) Informe a senha. Pressione OK.
- Pressione ▲ ou ▼ para escolher Imprimir ou Imprimir e Excl. Pressione OK. Se você escolher Imprimir e Excl., os dados serão excluídos após serem impressos.
- (Se você escolheu Imprimir e Excl. no passo ⑦) Pressione ▲ ou ▼ para escolher Sim. Pressione OK.
- 9 Informe o número de cópias. Pressione **OK**.

Excluir dados do armazenamento usando um cartão

- 1 Conecte o leitor de cartões ao seu aparelho.
- 2 Toque o cartão no leitor de cartões.

- 3 Pressione ▲ ou ▼ para escolher o trabalho. Pressione **OK**.
- (Se o documento estiver protegido com uma senha) Informe a senha. Pressione OK.
- 5 Pressione ▲ ou ▼ para escolher Excluir. Pressione OK.
- 6 Pressione ▲ ou ▼ para escolher Sim. Pressione OK.
 O LCD mostrará Excluído e o aparelho voltará ao modo Pronto.



Visite-nos na Internet http://www.brother.com/



www.brotherearth.com