



Начало работы


Сначала прочтайте “Руководство по безопасности устройства”, а затем прочтайте данное “Руководство по быстрой установке” для выполнения правильной настройки и установки. “Руководство по быстрой установке” на другом языке можно скачать на веб-сайте по адресу: <http://solutions.brother.com/>.

1

Распакуйте аппарат и проверьте комплектацию



Блоки фотобарабанов и тонер-картриджей
(предварительно установлены)
(черный, голубой, пурпурный и желтый)




Контейнер для отработанного тонера
(предварительно установлен)



Компакт-диск




Шнур питания



Ленточный картридж
(предварительно установлен)



Руководство по безопасности устройства



Руководство по быстрой установке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Знак <u>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</u> указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к смертельному исходу или получению тяжелых травм.
⚠ ОСТОРОЖНО	Знак <u>ОСТОРОЖНО</u> указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к получению легких или средних травм.


⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При упаковке аппарата используются пластиковые пакеты. Во избежание опасности удушения храните эти пластиковые пакеты в местах, недоступных для детей. Пластиковые пакеты не являются игрушками.
- Этот аппарат тяжелый, он весит более 20,0 кг. Во избежание возможных травм аппарат должны поднимать по крайней мере два человека. Один из них должен держать переднюю часть аппарата, второй – заднюю, как показано на рисунке внизу. Соблюдайте осторожность, чтобы не прищемить пальцы при опускании аппарата.



ПРИМЕЧАНИЕ

- При установке аппарата оставляйте между ним и окружающими предметами зазор, указанный на рисунке.



- Комплект поставки может различаться в зависимости от страны.
- Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку.
- При необходимости транспортировки аппарата тщательно заново упакуйте его в оригинальную упаковку, чтобы избежать повреждений при транспортировке. Аппарат следует должным образом застраховать у перевозчика. Информация о повторной упаковке аппарата: >> Руководство по дополнительным функциям: Упаковка и транспортировка аппарата.
- Интерфейсный кабель для подключения к компьютеру не входит в комплект поставки. Приобретите интерфейсный кабель в соответствии с подключением, которое требуется использовать (USB или сетевой).

Кабель USB

- Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (тип A/B) длиной не более 2 метров.
- Не подключайте кабель USB на этом этапе. Соединительный интерфейсный кабель подключается при установке MFL-Pro Suite.

Сетевой кабель

Используйте обычный (с прямым соединением проводов) кабель типа “витая пара” категории 5 (или выше) для подключения к сети 10BASE-T или 100BASE-TX Fast Ethernet.

2

Снимите упаковочные материалы с аппарата


⚠ ОСТОРОЖНО

НЕ ешьте пакет с силикагелем, его следует выкинуть. При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


НЕ подключайте кабель питания на данном этапе.

- a** Снимите упаковочную ленту с наружной поверхности аппарата, пакет с силикагелем на откидной панели и пленку со стекла сканера.
- b** Полностью откройте верхнюю крышку, потянув вверх за ручку ①.




c

Сдвиньте все восемь желтых фиксаторов фотобарабанов по стрелке (возможно, потребуется сильно надавить на фиксаторы).




d

Извлеките все четыре блока фотобарабанов и тонер-картриджей.




ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Во избежание снижения качества печати НЕ прикасайтесь к части, выделенной на рисунке серым цветом.




e Снимите оранжевую упаковку с ленточного картриджа.




f Снимите оранжевую упаковку с каждого блока фотобарабана и тонер-картриджа.



9 Возьмите двумя руками каждый блок фотобарабана и тонер-картриджа и осторожно встряхните его несколько раз из стороны в сторону, чтобы тонер равномерно распределился внутри узла.



h Вставьте все четыре блока фотобарабанов и тонер-картриджей в аппарат. Убедитесь, что цвет тонер-картриджа совпадает с цветом наклейки на аппарате.




ВК – черный **С – голубой**
М – пурпурный **Y – желтый**

Закройте верхнюю крышку аппарата.


3

Загрузите бумагу в лоток для бумаги

- a** Полностью выдвиньте лоток для бумаги из аппарата.



- b** Удерживая нажатым зеленый рычаг отпускания направляющей для бумаги ①, отрегулируйте положение направляющих согласно формату используемой бумаги. Убедитесь, что направляющие надежно зафиксированы в пазах.




- c** Хорошо “распушите” пачку бумаги во избежание замятий и сбоев подачи бумаги.

d

Загрузите бумагу в лоток и проверьте, чтобы были выполнены следующие пункты:

- Высота стопки бумаги ниже отметки максимального количества бумаги (▼▼▼) ①. Переполнение лотка для бумаги приводит к замятиям бумаги.
- Сторона, предназначенная для печати, обращена вниз.
- Направляющие для бумаги касаются краев бумаги, обеспечивая правильную подачу.




e

Задвиньте лоток для бумаги в аппарат до упора. Убедитесь, что лоток полностью вставлен в аппарат.

f

Поднимите откидную панель ①, чтобы бумага не выпадала из лотка для выхода бумаги лицевой стороной вниз.



Информация о рекомендуемых типах бумаги: >> Руководство по основным функциям: *Рекомендованная бумага и печатные носители*.

4

Подключите кабель питания


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НЕ подключайте кабель USB на этом этапе.



- a** Подключите кабель питания к аппарату, затем подключите его к электрической розетке.

- b** Нажмите  на панели управления.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


НЕ трогайте сенсорный дисплей сразу после отсоединения кабеля питания или включения аппарата. Это может привести к ошибке.

5

Выберите язык

a

После включения аппарата на сенсорном дисплее появляется следующая индикация:



Проведите пальцем вверх или вниз либо нажмите  или , чтобы отобразить язык, затем нажмите этот язык. Нажмите кнопку OK.

b

На сенсорном дисплее появится приглашение подтвердить выбор. Если на сенсорном дисплее отображается правильный язык, нажмите Да.

—ИЛИ—

Нажмите Нет, чтобы вернуться к шагу **a** и выбрать язык заново.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если установлен неправильный язык, его можно изменить кнопкой  на сенсорном дисплее. (, Все настройки, Исходн. уст-ки, Местный язык)

6

Установите дату и время

- a** Нажмите кнопку .
- b** Нажмите кнопку  00:00 01.01.2014 (Дата и время).
- c** Нажмите кнопку Дата.
- d** С помощью цифровых кнопок на сенсорном дисплее введите две последние цифры года, затем нажмите OK.


(Например, для 2013 г. введите 1, 3.)
- e** С помощью кнопок на сенсорном дисплее введите две цифры месяца и нажмите OK.
- f** С помощью кнопок на сенсорном дисплее введите две цифры дня и нажмите OK.
- g** Нажмите кнопку Время.
- h** Введите время в 24-часовом формате с помощью цифровых кнопок на сенсорном дисплее, затем нажмите OK.
- i** Нажмите кнопку .

7

Автоматический переход на летнее и зимнее время

Можно установить автоматический переход на летнее и зимнее время. Аппарат само переведет часы на один час вперед весной и на один час назад осенью.

- a** Нажмите кнопку .
- b** Нажмите кнопку  00:00 01.01.2014 (Дата и время).
- c** Нажмите кнопку Автоперевод времени.
- d** Нажмите Вкл. (или Выкл.).
- e** Нажмите кнопку .

8

Установка часового пояса

Можно установить часовой пояс аппарата в зависимости от расположения.

- a** Нажмите кнопку .
- b** Нажмите кнопку  00:00 01.01.2014
(дата и время).
- c** Нажмите кнопку Часовой пояс.
- d** Введите свой часовой пояс.
Нажмите кнопку ОК.
- e** Нажмите кнопку .



9

Выберите тип соединения

Эти инструкции по установке подходят для ОС Windows® XP Home/Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS X v10.6.8, 10.7.x и 10.8.x.



ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании Windows Server® 2003/2003 x64 Edition/2008/2008 R2/2012 и Linux® посетите веб-сайт используемой модели по адресу <http://solutions.brother.com/>.
- Посетите наш веб-сайт по адресу <http://solutions.brother.com/>, на котором можно получить поддержку по продукции, загрузить последние обновления драйверов и утилиты, а также просмотреть ответы на часто задаваемые вопросы.




Интерфейсный кабель USB

Windows®, перейдите на стр. 10
Macintosh, перейдите на стр. 12



Проводная сеть

Windows®, перейдите на стр. 14
Macintosh, перейдите на стр. 17



Беспроводная сеть

Windows® и Macintosh,
перейдите на стр. 19

Windows®	Macintosh	USB-интерфейс
Windows®	Macintosh	Проводная сеть
Windows®	Macintosh	Беспроводная сеть

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы подключить мобильное устройство с операционной системой iOS, Android™ или телефон с операционной системой Windows® к аппарату Brother с помощью Wi-Fi Direct™, загрузите “Руководство по использованию Wi-Fi Direct™” с сайта <http://solutions.brother.com/>.



Для пользователей USB-интерфейса Windows® (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7/Windows® 8)

10

Перед установкой

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


- Если запущены какие-либо программы, закройте их.
- Изображения на экранах могут отличаться в зависимости от операционной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

На компакт-диске содержится программа Nuance™ PaperPort™ 12SE. Данное программное обеспечение поддерживает ОС Windows® XP (SP3 или выше), XP Professional x64 Edition (SP2 или выше), Windows Vista® (SP2 или выше), Windows® 7 и Windows® 8. Поэтому перед установкой пакета программ MFL-Pro Suite установите последний пакет обновления для Windows®.

a Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

b Нажмите и удерживайте , чтобы выключить аппарат; проверьте, что соединительный кабель USB **НЕ** подсоединен. Если кабель уже подсоединен, отсоедините его.

**11**


Установите пакет программ MFL-Pro Suite

a Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Выберите модель имеющегося аппарата в открывшемся диалоговом окне выбора модели. Выберите требуемый язык в открывшемся диалоговом окне выбора языка.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если экран Brother не откроется автоматически, откройте папку **Компьютер (Мой компьютер)**. (Для Windows® 8: щелкните значок  **(Проводник)** в панели задач и перейдите к пункту **Компьютер**.) Дважды щелкните значок компакт-диска, затем дважды щелкните **start.exe**.
- Если откроется окно **Контроль учетных записей пользователей**, нажмите **Продолжить** или **Да**.

b Нажмите **Установить MFL-Pro Suite**, затем **Да** в следующих двух окнах, чтобы принять лицензионное соглашение.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если установка не продолжается автоматически, перезапустите ее. Для этого извлеките и снова вставьте компакт-диск или дважды щелкните программу **start.exe** в корневой папке. Продолжите с пункта **b**, чтобы установить программу MFL-Pro Suite.


c Выберите **Локальное подключение (USB)**, затем нажмите кнопку **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ


Чтобы установить драйвер PS (драйвер принтера BR-Script3), выберите **Выборочная установка** и следуйте инструкциям на экране.



- d** Следуйте инструкциям на экране, пока не появится окно **Подключение по USB кабелю**.



- e** Подключите кабель USB к порту USB, обозначенному символом на аппарате, а затем подсоедините кабель к компьютеру.



- f** Нажмите , чтобы включить аппарат. Установка продолжится автоматически. Экраны программы установки будут открываться один за другим. Если появится окно с запросом, следуйте инструкциям на экране.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не пытайтесь закрывать эти диалоговые окна в процессе установки. Перед появлением очередного диалогового окна может пройти несколько минут.

- g** Когда появится диалоговое окно **Регистрация через Интернет**, выберите требуемый вариант и следуйте инструкциям на экране. После завершения регистрации нажмите кнопку **Далее**.
- h** При появлении окна **Установка завершена** выберите нужный вариант и нажмите **Далее**.

12 Завершите установку и перезагрузите компьютер

- a** Нажмите кнопку **Готово**, чтобы перезагрузить компьютер. После перезагрузки компьютера необходимо войти в систему с правами администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время установки появится сообщение об ошибке, выполните одно из следующих действий:
 - Для пользователей Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7: запустите процесс **Инсталляционная диагностика** в папке (пуск) > **Все программы** > **Brother** > **DCP-XXXX** (где DCP-XXXX – модель аппарата).
 - Для пользователей Windows® 8: чтобы запустить процесс **Инсталляционная диагностика**, дважды щелкните значок (Brother Utilities) на рабочем столе, затем щелкните раскрывающийся список и выберите название модели (если оно еще не выбрано). В левой навигационной панели щелкните **Сервис**.
- В зависимости от установленных параметров безопасности при использовании аппарата или программного обеспечения аппарата может появиться окно службы безопасности Windows® Security или окно антивирусного программного обеспечения. Для продолжения нажмите кнопку продолжения или разрешения.

Готово

На этом установка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для пользователей Windows® 8: если руководства Brother на компакт-диске в формате PDF, открывайте их с помощью программы Adobe® Reader®. Если программа Adobe® Reader® установлена на компьютере, но открыть файлы в Adobe® Reader® не удается, измените сопоставления файлов на PDF (см. *Открытие файла PDF в Adobe® Reader® (Windows® 8)* ►► стр. 38).
- **Драйвер принтера XML Paper Specification** Драйвер принтера XML Paper Specification — это самых подходящий драйвер для операционной системы Windows Vista®, Windows® 7 и Windows® 8 при печати из приложений, использующих XML Paper Specification. Скачайте последнюю версию драйвера с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу: <http://solutions.brother.com/>.



Для пользователей USB-интерфейса Macintosh (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)


10

Перед установкой

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для пользователей Mac OS X v10.6.7 или более ранних версий: обновите до версии Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Для получения последних версий драйверов и информации об используемой операционной системе Mac OS X посетите веб-сайт <http://solutions.brother.com/>.)

- a** Подключите аппарат к источнику электропитания переменного тока и включите компьютер Macintosh. Войдите в систему с правами администратора.
- b** Подключите кабель USB к порту USB, обозначенному символом на аппарате, затем подсоедините кабель к компьютеру Macintosh.



- c** Убедитесь, что аппарат включен.

11

Установите пакет программ MFL-Pro Suite

- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков и дважды щелкните значок **BROTHER** на рабочем столе.

- b** Дважды щелкните значок **Start Here OSX**. Если появится окно с запросом, выберите используемую модель.




- c** Выберите **Локальное подключение (USB)**, затем нажмите кнопку **Далее**.
- d** Экраны программы установки будут открываться один за другим. Если появится окно с запросом, следуйте инструкциям на экране.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не пытайтесь закрывать эти диалоговые окна в процессе установки. Для завершения установки может потребоваться несколько минут.

- e** Выберите в списке имеющийся аппарат и нажмите **Далее**.



- f** Когда откроется окно **Добавление принтера**, нажмите **Добавление принтера**.

- g** Выберите в списке имеющийся аппарат, нажмите **Добавить** и затем **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы добавить драйвер PS (драйвер принтера BR-Script3), выберите его во всплывающем меню **Принтер (Использ.)**.




Установка пакета программ MFL-Pro Suite завершена.
Перейдите к пункту **12** на стр. 13.

12


Загрузите и установите Presto! PageManager

После установки приложения Presto! PageManager в приложение Brother ControlCenter2 будет добавлена функция оптического распознавания текста (OCR). С помощью приложения Presto! PageManager можно легко сканировать, пересыпать и систематизировать фотографии и документы.

- a** На экране
Техническая поддержка Brother
щелкните **Presto! PageManager** и следуйте инструкциям на экране.

**Готово**

На этом установка
завершена.



Для пользователей интерфейса проводной сети Windows®
(Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/
Windows® 7/Windows® 8)

10

Перед установкой

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Если запущены какие-либо программы, закройте их.
- Изображения на экранах могут отличаться в зависимости от операционной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ


- На компакт-диске содержится программа Nuance™ PaperPort™ 12SE. Данное программное обеспечение поддерживает ОС Windows® XP (SP3 или выше), XP Professional x64 Edition (SP2 или выше), Windows Vista® (SP2 или выше), Windows® 7 и Windows® 8. Поэтому перед установкой пакета программ MFL-Pro Suite установите последний пакет обновления для Windows®.
- Отключите все персональные брандмауэры (кроме встроенного брандмауэра Windows®), противовирусные и антивирусные приложения на время установки.

a


Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

b

Снимите защитную крышку с порта Ethernet, обозначенного символом  на аппарате.

**c**

Подключите кабель сетевого интерфейса к порту Ethernet на аппарате, затем подсоедините его к свободному порту сетевого концентратора.

**d**

Убедитесь, что аппарат включен.

11


Установите пакет программ MFL-Pro Suite

a


Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Выберите модель имеющегося аппарата в открывшемся диалоговом окне выбора модели. Выберите требуемый язык в открывшемся диалоговом окне выбора языка.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если экран Brother не откроется автоматически, откройте папку **Компьютер (Мой компьютер)**.
(Для Windows® 8: щелкните значок  (Проводник) в панели задач и перейдите к пункту **Компьютер**.)
Дважды щелкните значок компакт-диска, затем дважды щелкните **start.exe**.
- Если откроется окно **Контроль учетных записей пользователей**, нажмите **Продолжить** или **Да**.



- b** Нажмите **Установить MFL-Pro Suite**, затем **Да** в следующих двух окнах, чтобы принять лицензионное соглашение.



ПРИМЕЧАНИЕ


Если установка не продолжается автоматически, перезапустите ее. Для этого извлеките и снова вставьте компакт-диск или дважды щелкните программу **start.exe** в корневой папке. Продолжите с пункта **b**, чтобы установить программу MFL-Pro Suite.

- c** Выберите **Проводное сетевое подключение (Ethernet)**, затем нажмите кнопку **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы установить драйвер PS (драйвер принтера BR-Script3), выберите **Выборочная установка** и следуйте инструкциям на экране.

- d** Когда отобразится экран **Обнаружен брандмауэр/антивирусная программа**, выберите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку**. (Рекомендуется) и нажмите **Далее**.



Если брандмауэр Windows® Firewall не используется, см. порядок добавления указанных ниже портов в руководстве пользователя используемого программного обеспечения:

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- Если проблемы с сетевым подключением не удается устранить, добавьте UDP-порты 161 и 137.

- e** Установка продолжится автоматически. Экраны программы установки будут открываться один за другим. Если появится окно с запросом, следуйте инструкциям на экране.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Не пытайтесь закрывать эти диалоговые окна в процессе установки. Перед появлением очередного диалогового окна может пройти несколько минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если появится окно с запросом, выберите в списке имеющийся аппарат и щелкните **Далее**.
- Если необходимый аппарат не найден в сети, проверьте параметры сети и следуйте инструкциям на экране.
- Если к сети подключено несколько аппаратов одной модели, будет отображаться IP-адрес и имя узла для определения аппарата.
- IP-адрес и имя узла аппарата можно узнать, распечатав отчет конфигурации сети (см. раздел *Печать отчета конфигурации сети* >> стр. 37).
- При отображении диалогового окна **Безопасность Windows** установите флажок в поле и нажмите кнопку **Установить**, чтобы правильно завершить установку.

- f** Когда появится диалоговое окно **Регистрация через Интернет**, выберите требуемый вариант и следуйте инструкциям на экране. После завершения регистрации нажмите кнопку **Далее**.

- g** При появлении окна **Установка завершена** выберите нужный вариант и нажмите **Далее**.



12

Завершите установку и перезагрузите компьютер

a

Нажмите кнопку **Готово**, чтобы перезагрузить компьютер. После перезагрузки компьютера необходимо войти в систему с правами администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время установки появится сообщение об ошибке, выполните одно из следующих действий:
 - Для пользователей Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7: запустите процесс **Инсталляционная диагностика** в папке (пуск) > **Все программы** > **Brother** > **DCP-XXXX LAN** (где DCP-XXXX – модель аппарата).
 - Для пользователей Windows® 8: чтобы запустить процесс **Инсталляционная диагностика**, дважды щелкните значок (Brother Utilities) на рабочем столе, затем щелкните раскрывающийся список и выберите название модели (если оно еще не выбрано). В левой навигационной панели щелкните **Сервис**.
- В зависимости от установленных параметров безопасности при использовании аппарата или программного обеспечения аппарата может появится окно службы безопасности Windows® Security или окно антивирусного программного обеспечения. Для продолжения нажмите кнопку продолжения или разрешения.

13

Установите приложение MFL-Pro Suite на другие компьютеры (при необходимости)

Если планируется использовать аппарат для нескольких компьютеров в сети, установите MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к пункту **10** на стр. 14.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сетевая лицензия (Windows®)

Данный продукт включает лицензию, предусматривающую его использование максимум пятью пользователями. Эта лицензия поддерживает установку пакета программ MFL-Pro Suite (с программой Nuance™ PaperPort™ 12SE) максимум на пяти компьютерах в сети. Если требуется использовать более пяти компьютеров с программой Nuance™ PaperPort™ 12SE, необходимо приобрести пакет Brother NL-5 с лицензионным соглашением на несколько компьютеров, предусматривающей установку дополнительно на пяти компьютерах. Для приобретения пакета NL-5 обратитесь к уполномоченному дилеру компании Brother или в службу поддержки клиентов Brother.

ГОТОВО


На этом установка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для пользователей Windows® 8: если руководства Brother на компакт-диске в формате PDF, открывайте их с помощью программы Adobe® Reader®. Если программа Adobe® Reader® установлена на компьютере, но открыть файлы в Adobe® Reader® не удается, измените сопоставления файлов на PDF (см. *Открытие файла PDF в Adobe® Reader® (Windows® 8)* ►► стр. 38).

- Драйвер принтера XML Paper Specification**

Драйвер принтера XML Paper Specification — это самых подходящий драйвер для операционной системы Windows Vista®, Windows® 7 и Windows® 8 при печати из приложений, использующих XML Paper Specification. Скачайте последнюю версию драйвера с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу: <http://solutions.brother.com/>.



Для пользователей интерфейса проводной сети Macintosh
(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)


10

Перед установкой


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для пользователей Mac OS X v10.6.7 или более ранних версий: обновите до версии Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Для получения последних версий драйверов и информации об используемой операционной системе Mac OS X посетите веб-сайт <http://solutions.brother.com/.>)

- a** Подключите аппарат к источнику электропитания переменного тока и включите компьютер Macintosh. Войдите в систему с правами администратора.
- b** Снимите защитную крышку с порта Ethernet, обозначенного символом  на аппарате.



- c** Подключите кабель сетевого интерфейса к порту Ethernet на аппарате, затем подсоедините его к свободному порту сетевого концентратора.



- d** Убедитесь, что аппарат включен.

11

Установите пакет программ MFL-Pro Suite

- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков и дважды щелкните значок **BROTHER** на рабочем столе.
- b** Дважды щелкните значок **Start Here OSX**. Если появится окно с запросом, выберите используемую модель.




- c** Выберите **Проводное сетевое подключение (Ethernet)**, затем нажмите кнопку **Далее**.
- d** Экраны программы установки будут открываться один за другим. Если появится окно с запросом, следуйте инструкциям на экране.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Не пытайтесь закрывать эти диалоговые окна в процессе установки. Для завершения установки может потребоваться несколько минут.

- e** Выберите в списке имеющийся аппарат и нажмите **Далее**.




ПРИМЕЧАНИЕ

Если необходимый аппарат не найден в сети, проверьте параметры сети (см. раздел *Перед установкой* стр. 17).



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если к сети подключено несколько аппаратов одной модели, будет отображаться IP-адрес для определения аппарата.
- IP-адрес аппарата можно узнать, распечатав отчет конфигурации сети (см. раздел *Печать отчета конфигурации сети* >> стр. 37).
- Если отобразится окно **Задание имени для функции "Сканировать в" в сети**, выполните приведенные ниже инструкции:



- 1) Введите имя компьютера Macintosh (не более 15 символов).
- 2) Нажмите **Далее**. Перейдите к пункту **f**.

Введенное имя отобразится на сенсорном дисплее аппарата после нажатия кнопки Скан. и выбора параметра сканирования (дополнительные сведения: >> *Руководство по использованию программного обеспечения*).

f

Когда откроется окно **Добавление принтера**, нажмите **Добавление принтера**.

g

Выберите в списке имеющийся аппарат, нажмите **Добавить** и затем **Далее**.
(OS X v10.8.x)

Выберите драйвер **DCP-XXXX CUPS** во всплывающем меню **Использ.** (где XXXX – модель аппарата).

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы добавить драйвер PS (драйвер принтера BR-Script3), выберите его во всплывающем меню **Принтер (Использ.)**.



Установка пакета программ MFL-Pro Suite завершена.

Перейдите к пункту **12** на стр. 18.

12


Загрузите и установите Presto! PageManager

После установки приложения Presto! PageManager в приложение Brother ControlCenter2 будет добавлена функция оптического распознавания текста (OCR). С помощью приложения Presto! PageManager можно легко сканировать, пересыпать и систематизировать фотографии и документы.

a

На экране

Техническая поддержка Brother щелкните **Presto! PageManager** и следуйте инструкциям на экране.



13

Установите приложение MFL-Pro Suite на другие компьютеры (при необходимости)

Если планируется использовать аппарат для нескольких компьютеров в сети, установите MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к пункту **10** на стр. 17.

ГТОВО

На этом установка завершена.



Для пользователей интерфейса беспроводной сети

10

Прежде чем начать работу

Сначала необходимо настроить в аппарате параметры беспроводной сети для соединения с точкой беспроводного доступа/маршрутизатором. После настройки аппарата для связи с точкой беспроводного доступа/маршрутизатором подключенные к сети компьютеры получат доступ к аппарату. Чтобы использовать аппарат с компьютера, необходимо установить драйверы и программное обеспечение. Ниже представлена информация относительно процесса настройки и установки:


ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Если требуется подключить аппарат к сети, рекомендуется перед установкой обратиться к системному администратору. Перед установкой необходимо узнать параметры беспроводной сети.
- Если параметры беспроводной сети данного аппарата уже настраивались, для повторной настройки этих параметров необходимо сбросить настройки сети.
 - На аппарате нажмите и Все настройки.
 - Проведите пальцем вверх или вниз либо нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сеть, затем нажмите Сеть.
 - Проведите пальцем вверх или вниз либо нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сброс сети, затем нажмите Сброс сети.
 - Нажмите кнопку Да.
 - Нажмите Да и удерживайте в течение двух секунд.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для достижения оптимальных результатов при обычной ежедневной печати документов расположите аппарат Brother как можно ближе к точке беспроводного доступа/маршрутизатору по возможности без препятствий между ними. Большие объекты и стены между двумя устройствами, а также помехи от других электронных устройств могут повлиять на скорость передачи документов. Из-за этих факторов использование беспроводного метода подсоединения может оказаться не самым лучшим способом соединения для всех типов документов и приложений. При печати больших файлов, таких как многостраничные документы с текстом и большими рисунками, возможно, следует выбрать проводную сеть Ethernet для более быстрой передачи данных или подключение USB для повышения пропускной способности.
- Хотя аппараты Brother DCP-9020CDW могут использоваться как в проводной, так и в беспроводной сети, одновременно может использоваться только один способ подключения.
- При необходимости использования аппарата в беспроводной сети, поддерживающей стандарт IEEE 802.1x: ➤ Руководство пользователя по работе в сети: *Использование аутентификации IEEE 802.1x*.

Режим инфраструктуры



- 1 Точка беспроводного доступа/маршрутизатор
- 2 Аппарат, поддерживающий беспроводную сеть (используемый аппарат)
- 3 Компьютер с беспроводным соединением, подключенный к точке беспроводного доступа/маршрутизатору
- 4 Компьютер с проводным соединением, подключенный к точке беспроводного доступа/маршрутизатору
- 5 Мобильное устройство, подключенное к точке беспроводного доступа/маршрутизатору




11


Выберите способ настройки беспроводной сети

В приведенных ниже инструкциях предлагаются три способа настройки аппарата Brother для работы с беспроводной сетью. Выберите наиболее подходящий для вашей среды способ настройки.

Чтобы использовать способы **b** и **c**, запустите процедуру настройки беспроводной сети, нажав кнопку на сенсорном дисплее.



a Настройка с помощью компакт-диска и временного использования кабеля USB (Windows® и Macintosh)



Для данного способа рекомендуется использовать компьютер с беспроводным подключением к сети.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- При настройке понадобится временное использование кабеля USB (не входит в комплект).
- Если используется Windows® XP или сетевой кабель для подключения компьютера к точке беспроводного доступа/маршрутизатору, необходимо узнать SSID (сетевое имя) и сетевой ключ точки беспроводного доступа/маршрутизатора. Запишите параметры беспроводной сети в поле ниже.
- Если во время установки вам требуется помочь и вы собираетесь обратиться в службу поддержки клиентов Brother, приготовьте код SSID и сетевой ключ. Мы не можем помочь в поиске этих данных.

Параметр	Запишите текущие настройки беспроводной сети
SSID (имя сети)	
Сетевой ключ* (ключ безопасности/ключ шифрования)	

* “Сетевой ключ” может также обозначаться как “пароль”, “ключ безопасности” или “ключ шифрования”.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если эта информация неизвестна (SSID и сетевой ключ), настройку беспроводной сети выполнить не удастся.
- Чтобы найти эти сведения (SSID и сетевой ключ), выполните следующие действия:
 - См. документацию, прилагаемую к точке беспроводного доступа/маршрутизатору.
 - SSID по умолчанию может представлять собой название производителя точки доступа/маршрутизатора или название модели.
 - Если данные о безопасности неизвестны, обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или провайдеру Интернета.

Перейдите на

стр. 22



Для беспроводной сети

b Ручная настройка на панели управления с помощью мастера настройки (Windows®, Macintosh и мобильные устройства)

Если точка беспроводного доступа/маршрутизатор не поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup™) или AOSS™, **запишите параметры беспроводной сети** точки беспроводного доступа/маршрутизатора в поле ниже.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если во время установки вам требуется помочь и вы собираетесь обратиться в службу поддержки клиентов Brother, приготовьте код SSID (сетевое имя) и сетевой ключ. Мы не можем помочь в поиске этих данных.

Параметр	Запишите текущие настройки беспроводной сети
SSID (имя сети)	
Сетевой ключ* (ключ безопасности/ключ шифрования)	

* “Сетевой ключ” может также обозначаться как “пароль”, “ключ безопасности” или “ключ шифрования”.

ПРИМЕЧАНИЕ


- Если эта информация неизвестна (SSID и сетевой ключ), настройку беспроводной сети выполнить не удастся.
- Чтобы найти эти сведения (SSID и сетевой ключ), выполните следующие действия:
 - См. документацию, прилагаемую к точке беспроводного доступа/маршрутизатору.
 - SSID по умолчанию может представлять собой название производителя точки доступа/маршрутизатора или название модели.
 - Если данные о безопасности неизвестны, обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или провайдеру Интернета.

Перейдите на

стр. 25

c Настройка “одним нажатием” с помощью WPS или AOSS™ (Windows®, Macintosh и мобильные устройства)

Используйте этот способ, если точка беспроводного доступа/маршрутизатор поддерживает автоматическую настройку (“одним нажатием”) беспроводной сети (WPS или AOSS™).



Перейдите на

стр. 27



Настройка с помощью компакт-диска и временного использования кабеля USB (Windows® и Macintosh)

12

Настройка параметров беспроводной связи

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- При настройке понадобится временное использование кабеля USB (не входит в комплект).
- Если используется Windows® XP или сетевой кабель для подключения компьютера к точке беспроводного доступа/маршрутизатору, то перед продолжением операции необходимо узнать идентификатор SSID и сетевой ключ точки беспроводного доступа/маршрутизатора, записанный в пункте **11-а** на стр. 20.

ПРИМЕЧАНИЕ

- При необходимости использования аппарата в беспроводной сети, поддерживающей стандарт IEEE 802.1x: >> Руководство пользователя по работе в сети: *Использование аутентификации IEEE 802.1x*.
- В этом пункта приведены примеры экранов для ОС Windows®. Изображения на экранах вашего компьютера могут отличаться в зависимости от операционной системы.

a Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.

ПРИМЕЧАНИЕ

(Windows®)

- Выберите модель имеющегося аппарата в открывшемся диалоговом окне выбора модели. Выберите требуемый язык в открывшемся диалоговом окне выбора языка.
- Если экран Brother не откроется автоматически, откройте папку **Компьютер (Мой компьютер)**.

(Для Windows® 8: щелкните значок

(Проводник) в панели задач и перейдите к пункту **Компьютер**.)


Дважды щелкните значок компакт-диска, затем дважды щелкните **start.exe**.

- Если откроется окно **Контроль учетных записей пользователей**, нажмите **Продолжить** или **Да**.

b

(Windows®)

Нажмите **Установить MFL-Pro Suite**, затем **Да** в следующих двух окнах, чтобы принять лицензионное соглашение.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если установка не продолжается автоматически, перезапустите ее. Для этого извлеките и снова вставьте компакт-диск или дважды щелкните программу **start.exe** в корневой папке. Продолжите с пункта **b**, чтобы установить программу MFL-Pro Suite.

(Macintosh)

Дважды щелкните значок **BROTHER** на рабочем столе, затем дважды щелкните значок **Start Here OSX** в окне. Если появится окно с запросом, выберите используемую модель.



c

Выберите **Беспроводное сетевое подключение**, затем нажмите кнопку **Далее**.

- В Windows®: перейдите к пункту **d**
- В Macintosh: перейдите к пункту **e**

ПРИМЕЧАНИЕ

(Windows®)


Чтобы установить драйвер PS (драйвер принтера BR-Script3), выберите **Выборочная установка** и следуйте инструкциям на экране.



Для беспроводной сети

d

Когда отобразится экран **Обнаружен брандмауэр/антивирусная программа**, выберите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку.** (Рекомендуется) и нажмите **Далее**.




Если брандмауэр Windows® Firewall не используется, см. порядок добавления указанных ниже портов в руководстве пользователя используемого программного обеспечения:

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- Если проблемы с сетевым подключением не удается устранить, добавьте UDP-порты 161 и 137.

e

Выберите **Да, у меня есть USB-кабель для выполнения установки.**, затем нажмите кнопку **Далее**.




ПРИМЕЧАНИЕ

Если отобразится диалоговое окно **Важное предупреждение**, прочтайте предупреждение. После подтверждения идентификатора SSID и сетевого ключа установите флажок и нажмите кнопку **Далее**.

f

Временно подключите кабель USB (не входит в комплект) непосредственно к компьютеру и аппарату.




g

Выполните одно из следующих действий.

- При отображении диалогового окна **Подтверждение установки** установите флажок и нажмите кнопку **Далее**, затем перейдите к пункту **h**.
- Если окно **Подтверждение установки** не появилось, перейдите к пункту **i**.


h

Нажмите кнопку **Да** при необходимости подключения с помощью указанного идентификатора SSID. Нажмите кнопку **Далее** и перейдите к пункту **k**.



i

Мастер производит поиск беспроводных сетей, доступных с аппарата. Выберите идентификатор SSID, записанный для настройки сети в пункте **11-а** на стр. 20 и нажмите **Далее**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если список пуст, убедитесь, что на точку беспроводного доступа/маршрутизатор подается питание и выполняется рассылка идентификатора SSID. Проверьте, находятся ли аппарат и точка беспроводного доступа/маршрутизатор в пределах зоны действия беспроводной связи. Нажмите **Обновить**.
- Если для точки беспроводного доступа/маршрутизатора не настроена рассылка идентификатора SSID, добавьте его вручную, нажав кнопку **Дополнительно**. Введите **Имя (SSID)** в соответствии с выводимыми на экран инструкциями, а затем нажмите кнопку **Далее**.

Windows®


Macintosh

Беспроводная сеть



Для беспроводной сети


j Введите **Ключ сети**, записанный в пункте **11-а** на стр. 20, затем нажмите кнопку **Далее**.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если в сети не настроены аутентификация и шифрование, отобразится диалоговое окно **ВНИМАНИЕ!**. Для продолжения настройки нажмите кнопку **OK**.

k Проверьте настройки беспроводной сети и нажмите кнопку **Далее**. Настройки будут переданы в аппарат.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Настройки не будут изменены при нажатии кнопки **Отмена**.
- Чтобы вручную ввести настройки IP-адреса аппарата, выберите **Изменить IP-адрес** и введите необходимые настройки IP-адреса для используемой сети.
- При отображении диалогового окна, информирующего о сбое настройки беспроводной сети, нажмите кнопку **Повторить**.

Отсоедините кабель USB компьютера от аппарата, а затем нажмите кнопку **Далее**.



Настройка беспроводной сети завершена.

Четырехуровневый индикатор в правой верхней части сенсорного дисплея аппарата отобразит уровень беспроводного сигнала точки доступа/маршрутизатора.

Для установки пакета программ MFL-Pro Suite перейдите к пункту 14.

Для пользователей Windows®:

Перейдите на
шаг 14-е на стр. 33

Для пользователей Macintosh:

Перейдите на
шаг 14-д на стр. 35



Ручная настройка на панели управления с помощью мастера настройки (Windows®, Macintosh и мобильные устройства)

12

Настройка параметров беспроводной связи

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Прежде чем выполнять действия, необходимо приготовить параметры беспроводной сети, записанные в пункте **11-б** на стр. 21.

ПРИМЕЧАНИЕ

При необходимости использования аппарата в беспроводной сети, поддерживающей стандарт IEEE 802.1x: ► Руководство пользователя по работе в сети:

Использование аутентификации IEEE 802.1x.

a На аппарате нажмите .

Нажмите Мастер уст.-ки.

b Если отображается сообщение Включить беспроводную сеть?, нажмите Да. Запустится мастер беспроводной настройки.

c Аппарат выполнит поиск доступных идентификаторов SSID. Список доступных сетей SSID отображается с задержкой в несколько минут.

При отображении списка идентификаторов SSID проведите пальцем вверх или вниз либо нажмите ▲ или ▼ для выбора идентификатора SSID, записанного в пункте **11-б** на стр. 21.

Нажмите OK.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если список пуст, убедитесь, что на точку беспроводного доступа/маршрутизатор подается питание и выполняется рассылка идентификатора SSID. Переместите аппарат ближе к точке беспроводного доступа/маршрутизатору и попробуйте повторить операцию с пункта **a**.

- Если для точки беспроводного доступа/маршрутизатора не настроена рассылка идентификатора SSID, необходимо вручную добавить требуемое имя SSID. Дополнительные сведения: ► Руководство пользователя по работе в сети: *Настройка аппарата, если рассылка SSID отключена.*

d

Выполните одно из следующих действий.

- Если точка беспроводного доступа/маршрутизатор выбранного идентификатора SSID поддерживает WPS и аппарат запрашивает использование WPS, перейдите к пункту **e**.
- При использовании способа аутентификации и шифрования, требующего сетевого ключа, перейдите к пункту **f**.
- Если способом аутентификации является открытая система, а режим шифрования выключен, перейдите к пункту **g**.

e

Для подключения аппарата с помощью автоматического беспроводного режима, нажмите Да. (Если выбрано Нет (Вручную), перейдите к пункту **f** для ввода сетевого ключа.) Когда на сенсорном дисплее появится приглашение включить WPS, нажмите кнопку WPS на точке беспроводного доступа/маршрутизаторе, затем нажмите Да еще на сенсорном дисплее. Перейдите к пункту **g**.

f

Введите сетевой ключ, записанный в пункте **11-б** на стр. 21, используя для этого цифры и символы на сенсорном дисплее.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для ввода цифр или специальных знаков нажимайте до тех пор, пока не отобразится требуемый для ввода символ, а затем нажмите требуемый символ.
- Если введен неправильный символ и его нужно исправить, нажмите ▲ или ▼, чтобы подвести курсор под неправильный символ, а затем нажмите .
- Чтобы ввести пробел, нажмите Пробел.
- Для получения дополнительной информации см. раздел *Ввод текста* ► стр. 31.

Если введены все символы, нажмите OK, затем нажмите Да для применения настроек.



Для беспроводной сети

9

Аппарат предпримет попытку подключиться к беспроводной сети, используя введенную информацию.

На сенсорном дисплее отобразится сообщение о результате подключения и будет автоматически напечатан отчет WLAN.

Если выполнить подключение не удалось, проверьте код ошибки в распечатанном отчете и см. раздел *Устранение неисправностей >>* стр. 28.

Нажмите кнопку OK.



Настройка беспроводной сети завершена.
Четырехуровневый индикатор в правой верхней части сенсорного дисплея аппарата отобразит уровень беспроводного сигнала точки беспроводного доступа/маршрутизатора.

Для установки пакета программ MFL-Pro Suite перейдите к пункту 13.

Для пользователей Windows®:

Перейдите на
стр. 32

Для пользователей Macintosh:

Перейдите на
стр. 35

ПРИМЕЧАНИЕ

Для пользователей мобильных устройств:
сведения об использовании аппарата с мобильными устройствами см. в дополнительных руководствах пользователя по работе в сети. Чтобы загрузить руководство пользователя применяемого приложения, перейдите на сайт Brother Solutions Center по адресу <http://solutions.brother.com/> и нажмите “Руководства” на странице используемой модели.



Настройка “одним нажатием” с помощью WPS (Wi-Fi Protected Setup) или AOSS™ (Windows®, Macintosh и мобильные устройства)

12

Настройка параметров беспроводной связи

- a** Убедитесь, что точка беспроводного доступа/маршрутизатор обозначены символом WPS или AOSS™, как показано на рисунке ниже.




- b** Установите аппарат Brother в зоне действия точки доступа/маршрутизатора WPS или AOSS™. Зона может отличаться в зависимости от среды (см. инструкции, прилагаемые к точке беспроводного доступа/маршрутизатору).

- c** На аппарате нажмите . Нажмите WPS/AOSS.

- d** Если отображается сообщение Включить беспроводную сеть?, нажмите Да. Запустится мастер беспроводной настройки.

- e** Когда на сенсорном дисплее появится указание включить WPS или AOSS™, нажмите кнопку WPS или AOSS™ на точке беспроводного доступа/маршрутизаторе (дополнительные сведения см. в инструкции, прилагаемой к точке беспроводного доступа/маршрутизатору), затем нажмите OK на аппарате.



Эта функция автоматически определяет режим (WPS или AOSS™), используемый точкой беспроводного доступа/маршрутизатором для настройки аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если точка беспроводного доступа/маршрутизатор поддерживает WPS (с PIN-кодом) и требуется настроить аппарат с использованием PIN-кода (личного идентификационного номера): ➤➤

Руководство пользователя по работе в сети: *Настройка при помощи PIN-кода функции WPS (Wi-Fi Protected Setup)*.

f

На сенсорном дисплее отобразится сообщение о результате подключения и будет автоматически напечатан отчет WLAN.

Если выполнить подключение не удалось, проверьте код ошибки в распечатанном отчете и см. раздел Устранение неисправностей ➤➤ стр. 28.

Нажмите кнопку OK.



Настройка беспроводной сети завершена.

Четырехуровневый индикатор в правой верхней части сенсорного дисплея аппарата отобразит уровень беспроводного сигнала точки беспроводного доступа/маршрутизатора.

Для установки пакета программ MFL-Pro Suite перейдите к пункту 13.

Для пользователей Windows®:

Перейдите на

стр. 32

Для пользователей Macintosh:

Перейдите на

стр. 35

ПРИМЕЧАНИЕ

Для пользователей мобильных устройств: сведения об использовании аппарата с мобильными устройствами см. в дополнительных руководствах пользователя по работе в сети. Чтобы загрузить руководство пользователя применяемого приложения, перейдите на сайт Brother Solutions Center по адресу <http://solutions.brother.com/> и нажмите “Руководства” на странице используемой модели.



Устранение неисправностей

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если во время установки вам требуется помочь и вы собираетесь обратиться в службу поддержки клиентов Brother, приготовьте код SSID (сетевое имя) и сетевой ключ. Мы не можем помочь в поиске этих данных.

Поиск настроек беспроводной сети (SSID (сетевое имя) и сетевой ключ)*

- См. документацию, прилагаемую к точке беспроводного доступа/маршрутизатору.
- SSID по умолчанию может представлять собой название производителя точки доступа/маршрутизатора или название модели.
- Если данные о безопасности неизвестны, обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или провайдеру Интернета.

* "Сетевой ключ" может также обозначаться как "пароль", "ключ безопасности" или "ключ шифрования".

* Если для точки беспроводного доступа/маршрутизатора не настроена рассылка идентификатора SSID, идентификатор SSID не будет определяться автоматически. Необходимо вручную ввести имя SSID (**► Руководство пользователя по работе в сети: *Настройка аппарата, если рассылка SSID отключена***).

Отчет WLAN

Если распечатанный отчет WLAN указывает, что подключение не удалось, проверьте код ошибки в распечатанном отчете и см. приведенные ниже инструкции:

Код ошибки	Рекомендованные решения
TS-01	<p>Настройка беспроводной сети не активирована, включите ее.</p> <ul style="list-style-type: none">- Если к аппарату подключен кабель для локальной сети, отсоедините его и включите настройку беспроводной сети аппарата.1. На аппарате нажмите .2. Нажмите кнопку Сеть.3. Нажмите Беспровод. сеть, затем Мастер уст-ки.4. Если отображается сообщение Включить беспроводную сеть?, нажмите Да. Запустится мастер беспроводной настройки.
TS-02	<p>Не удается определить точку беспроводного доступа/маршрутизатора.</p> <ul style="list-style-type: none">- Выполните следующие четыре действия:<ol style="list-style-type: none">1. Убедитесь, что на точку беспроводного доступа/маршрутизатор подается питание.2. Переместите аппарат в место без препятствий или ближе к точке беспроводного доступа/маршрутизатору.3. Временно расположите аппарат на расстоянии одного метра от точки беспроводного доступа/маршрутизатора при настройке параметров беспроводной сети.4. Если для точки беспроводного доступа/маршрутизатора используется фильтрация MAC-адресов, убедитесь, что MAC-адрес аппарата Brother включен в список разрешенных устройств (см. <i>Печать отчета конфигурации сети ► стр. 37</i>).- Если SSID и информация о безопасности введены вручную (SSID/способ аутентификации/способ шифрования/сетевой ключ), данные могут оказаться неверными. Проверьте SSID и информацию о безопасности (см. <i>Поиск настроек беспроводной сети (SSID (сетевое имя) и сетевой ключ)* ► стр. 28</i>). При необходимости введите правильные данные.




Для беспроводной сети

Код ошибки	Рекомендованные решения												
TS-03	<p>Введенные параметры беспроводной сети и безопасности могут быть неверны.</p> <p>Проверьте правильность параметров беспроводной сети (см. <i>Поиск настроек беспроводной сети (SSID (сетевое имя) и сетевой ключ)* ►►</i> стр. 28).</p> <p>* Проверьте, правильно ли введен или выбран идентификатор SSID/способ аутентификации/способ шифрования/сетевой ключ.</p>												
TS-04	<p>Аппарат не поддерживает способ аутентификации/шифрования, используемый выбранной точкой беспроводного доступа/маршрутизатором.</p> <p>При использовании режима инфраструктуры измените способы аутентификации и шифрования точки беспроводного доступа/маршрутизатора. Аппарат поддерживает следующие способы аутентификации: WPA™, WPA2™, открытая система и общий ключ. WPA поддерживает способы шифрования TKIP или AES. WPA2 поддерживает AES в качестве способа шифрования. Открытая система и общий ключ соответствуют шифрованию WEP.</p> <p>Если проблема не устранена, то, возможно, указаны неправильный SSID или настройки сети. Проверьте правильность параметров беспроводной сети (см. <i>Поиск настроек беспроводной сети (SSID (сетевое имя) и сетевой ключ)* ►►</i> стр. 28).</p> <p>Сводная таблица способов аутентификации и шифрования</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Способ аутентификации</th><th>Способ шифрования</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr> <tr><td>AES</td></tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr> <tr> <td rowspan="2">Открытая система</td><td>WEP</td></tr> <tr><td>НЕТ (без шифрования)</td></tr> <tr> <td>Общий ключ</td><td>WEP</td></tr> </tbody> </table> <p>При использовании режима прямого соединения (ad-hoc) измените способы аутентификации и шифрования компьютера для настройки беспроводной сети. Способ аутентификации “Открытая система” в данном аппарате поддерживает только шифрование WEP или никакого шифрования.</p>	Способ аутентификации	Способ шифрования	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Открытая система	WEP	НЕТ (без шифрования)	Общий ключ	WEP
Способ аутентификации	Способ шифрования												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Открытая система	WEP												
	НЕТ (без шифрования)												
Общий ключ	WEP												
TS-05	<p>Неверная информация о безопасности (SSID/сетевой ключ).</p> <p>Проверьте SSID и информацию о безопасности (сетевой ключ) (см. <i>Поиск настроек беспроводной сети (SSID (сетевое имя) и сетевой ключ)* ►►</i> стр. 28).</p> <p>Если маршрутизатор использует шифрование WEP, введите ключ, который использовался в качестве первого ключа WEP. Аппарат поддерживает только использование первого ключа WEP.</p>												
TS-06	<p>Неверная информация о безопасности беспроводного подключения (способ аутентификации/способ шифрования/сетевой ключ).</p> <p>Проверьте информацию о безопасности беспроводной связи, как показано в таблице “Сводная таблица способов аутентификации и шифрования” (ошибка TS-04). Если маршрутизатор использует шифрование WEP, введите ключ, который использовался в качестве первого ключа WEP. Аппарат поддерживает только использование первого ключа WEP.</p> <p>Проверьте сетевой ключ (см. <i>Поиск настроек беспроводной сети (SSID (сетевое имя) и сетевой ключ)* ►►</i> стр. 28).</p>												



Для беспроводной сети

Код ошибки	Рекомендованные решения
TS-07	<p>Аппарат не может определить точку беспроводного доступа/маршрутизатор с активированным WPS или AOSS™.</p> <p>Чтобы настроить параметры беспроводной сети с помощью WPS или AOSS™, необходимо управлять аппаратом и точкой беспроводного доступа/маршрутизатором. Убедитесь, что точка беспроводного доступа/маршрутизатор поддерживает WPS или AOSS™, и повторите запуск.</p>  <p>Если вы не знаете, как управлять точкой беспроводного доступа/маршрутизатором с помощью WPS или AOSS™, см. документацию, прилагаемую к точке беспроводного доступа/маршрутизатору, обратитесь к производителю беспроводной точки доступа/маршрутизатора или администратору сети.</p>
TS-08	<p>Обнаружены две или более точки беспроводного доступа/маршрутизатора с активированным WPS или AOSS™.</p> <ul style="list-style-type: none">- Убедитесь, что способ WPS или AOSS™ активирован только для одной точки беспроводного доступа/маршрутизатора в рабочей зоне и повторите попытку.- Спустя несколько минут повторите попытку снова во избежание помех, создаваемых другими точками беспроводного доступа/маршрутизаторами.




Ввод текста

При выборе определенных разделов меню, возможно, потребуется, ввести текст на аппарате.

Нажмите **A 1 @** для выбора букв, цифр и специальных знаков.

Нажмите **↑ aA** для переключения между верхним и нижним регистрами.



Ввод пробелов

Чтобы ввести пробел, нажмите Пробел.

Исправления

Если введен неправильный символ и его нужно исправить, нажмите **◀** или **▶**, чтобы подвести курсор под неправильный символ, затем нажмите **x**. Введите верный символ.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Символы могут отличаться в зависимости от страны.
- Раскладка клавиатуры может различаться в зависимости от выбранной функции.



Установка драйверов и программного обеспечения (Windows® XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista®/ Windows® 7/Windows® 8)

13

Перед установкой

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Если запущены какие-либо программы, закройте их.
- Изображения на экранах могут отличаться в зависимости от операционной системы.

ПРИМЕЧАНИЕ

- На компакт-диске содержится программа Nuance™ PaperPort™ 12SE. Данное программное обеспечение поддерживает ОС Windows® XP (SP3 или выше), XP Professional x64 Edition (SP2 или выше), Windows Vista® (SP2 или выше), Windows® 7 и Windows® 8. Поэтому перед установкой пакета программ MFL-Pro Suite установите последний пакет обновления для Windows®.
- Отключите все персональные брандмауэры (кроме встроенного брандмауэра Windows®), противошпионские и антивирусные приложения на время установки.

a

Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

14

Установите пакет программ MFL-Pro Suite

a

Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков. Выберите модель имеющегося аппарата в открывшемся диалоговом окне выбора модели. Выберите требуемый язык в открывшемся диалоговом окне выбора языка.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если экран Brother не откроется автоматически, откройте папку **Компьютер** (**Мой компьютер**).

(Для Windows® 8: щелкните значок


(Проводник) в панели задач и перейдите к пункту **Компьютер**.)

Дважды щелкните значок компакт-диска, затем дважды щелкните **start.exe**.

- Если откроется окно **Контроль учетных записей пользователей**, нажмите **Продолжить** или **Да**.

b

Нажмите **Установить MFL-Pro Suite**, затем **Да** в следующих двух окнах, чтобы принять лицензионное соглашение.



ПРИМЕЧАНИЕ

Если установка не продолжается автоматически, перезапустите ее. Для этого извлеките и снова вставьте компакт-диск или дважды щелкните программу **start.exe** в корневой папке. Продолжите с пункта **b**, чтобы установить программу MFL-Pro Suite.

c


Выберите **Беспроводное сетевое подключение**, затем нажмите кнопку **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы установить драйвер PS (драйвер принтера BR-Script3), выберите **Выборочная установка** и следуйте инструкциям на экране.




- d** Когда отобразится экран **Обнаружен брандмауэр/антивирусная программа**, выберите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку.** (Рекомендуется) и нажмите **Далее**.



Если брандмауэр Windows® Firewall не используется, см. порядок добавления указанных ниже портов в руководстве пользователя используемого программного обеспечения:

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- Если проблемы с сетевым подключением не удается устранить, добавьте UDP-порты 161 и 137.

- e** Выберите в списке имеющийся аппарат и нажмите кнопку **Далее**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если настройку параметров беспроводной сети выполнить не удается, нажмите кнопку **Настройка беспроводного подключения** и выполните инструкции на экране для завершения настройки беспроводной сети.
- Если при использовании WEP на сенсорном дисплее отображается сообщение **Подключено**, но аппарат не удается обнаружить, проверьте, правильно ли введен ключ WEP. Ключ WEP вводится с учетом регистра.

- f** Установка продолжится автоматически. Экраны программы установки будут открываться один за другим. Если появится окно с запросом, следуйте инструкциям на экране.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не пытайтесь закрывать эти диалоговые окна в процессе установки. Перед появлением очередного диалогового окна может пройти несколько минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

При отображении диалогового окна **Безопасность Windows** установите флагок в поле и нажмите кнопку **Установить**, чтобы правильно завершить установку.

- g** Когда появится диалоговое окно **Регистрация через Интернет**, выберите требуемый вариант и следуйте инструкциям на экране. После завершения регистрации нажмите кнопку **Далее**.

- h** При появлении окна **Установка завершена** выберите нужный вариант и нажмите **Далее**.



15

Завершите установку и перезагрузите компьютер

a

Нажмите кнопку **Готово**, чтобы перезагрузить компьютер. После перезагрузки компьютера необходимо войти в систему с правами администратора.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время установки появится сообщение об ошибке, выполните одно из следующих действий:
 - Для пользователей Windows® XP, Windows Vista® и Windows® 7: запустите процесс **Инсталляционная диагностика** в папке (пуск) > **Все программы** > **Brother** > **DCP-XXXX LAN** (где DCP-XXXX – модель аппарата).
 - Для пользователей Windows® 8: чтобы запустить процесс **Инсталляционная диагностика**, дважды щелкните значок (Brother Utilities) на рабочем столе, затем щелкните раскрывающийся список и выберите название модели (если оно еще не выбрано). В левой навигационной панели щелкните **Сервис**.
- В зависимости от установленных параметров безопасности при использовании аппарата или программного обеспечения аппарата может появится окно службы безопасности Windows® Security или окно антивирусного программного обеспечения. Для продолжения нажмите кнопку продолжения или разрешения.

16

Установите приложение MFL-Pro Suite на другие компьютеры (при необходимости)

Если планируется использовать аппарат для нескольких компьютеров в сети, установите MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к пункту **13** на стр. 32.

ПРИМЕЧАНИЕ

Сетевая лицензия (Windows®)

Данный продукт включает лицензию, предусматривающую его использование максимум пятью пользователями. Эта лицензия поддерживает установку пакета программ MFL-Pro Suite (с программой Nuance™ PaperPort™ 12SE) максимум на пяти компьютерах в сети. Если требуется использовать более пяти компьютеров с программой Nuance™ PaperPort™ 12SE, необходимо приобрести пакет Brother NL-5 с лицензионным соглашением на несколько компьютеров, предусматривающей установку дополнительно на пяти компьютерах. Для приобретения пакета NL-5 обратитесь к уполномоченному дилеру компании Brother или в службу поддержки клиентов Brother.

ГОТОВО

На этом установка завершена.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Для пользователей Windows® 8: если руководства Brother на компакт-диске в формате PDF, открывайте их с помощью программы Adobe® Reader®. Если программа Adobe® Reader® установлена на компьютере, но открыть файлы в Adobe® Reader® не удается, измените сопоставления файлов на PDF (см. *Открытие файла PDF в Adobe® Reader® (Windows® 8)* ►► стр. 38).

• Драйвер принтера XML Paper Specification

Драйвер принтера XML Paper Specification — это самых подходящий драйвер для операционной системы Windows Vista®, Windows® 7 и Windows® 8 при печати из приложений, использующих XML Paper Specification. Скачайте последнюю версию драйвера с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу: <http://solutions.brother.com/>.



Установка драйверов и программного обеспечения (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

13

Перед установкой

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Для пользователей Mac OS X v10.6.7 или более ранних версий: обновите до версии Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x. (Для получения последних версий драйверов и информации об используемой операционной системе Mac OS X посетите веб-сайт <http://solutions.brother.com/>.)

- a** Подключите аппарат к источнику электропитания переменного тока и включите компьютер Macintosh. Войдите в систему с правами администратора.

14

Установите пакет программ MFL-Pro Suite

- a** Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков и дважды щелкните значок **BROTHER** на рабочем столе.
- b** Дважды щелкните значок **Start Here OSX**. Если появится окно с запросом, выберите используемую модель.




- c** Выберите **Беспроводное сетевое подключение**, затем нажмите кнопку **Далее**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если настройку параметров беспроводной сети выполнить не удается, отобразится диалоговое окно **Мастер настройки беспроводного устройства**. Следуйте инструкциям на экране для завершения настройки беспроводной сети.

- d** Выберите в списке имеющийся аппарат и нажмите **Далее**.



ПРИМЕЧАНИЕ

- Если к сети подключено несколько аппаратов одной модели, будет отображаться IP-адрес для определения аппарата.
- IP-адрес аппарата можно узнать, распечатав отчет конфигурации сети (см. раздел **Печать отчета конфигурации сети >> стр. 37**).


- e** Экранны программы установки будут открываться один за другим. Если появится окно с запросом, следуйте инструкциям на экране.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Не пытайтесь закрывать эти диалоговые окна в процессе установки. Для завершения установки может потребоваться несколько минут.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если отобразится окно **Задание имени для функции "Сканировать в" в сети**, выполните приведенные ниже инструкции:



- 1) Введите имя компьютера Macintosh (не более 15 символов).
 - 2) Нажмите **Далее**. Перейдите к пункту **f**.
- Введенное имя отобразится на сенсорном дисплее аппарата после нажатия кнопки Скан. и выбора параметра сканирования (дополнительные сведения: >> **Руководство по использованию программного обеспечения**).

**f**

Когда откроется окно
Добавление принтера, нажмите
Добавление принтера.

g

Выберите в списке имеющийся аппарат,
нажмите **Добавить** и затем **Далее**.
(OS X v10.8.x)
Выберите драйвер **DCP-XXXX CUPS** во
всплывающем меню **Использ.** (где XXXX –
модель аппарата).

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы добавить драйвер PS (драйвер
принтера BR-Script3), выберите его во
всплывающем меню **Принтер (Использ.)**.



Установка пакета программ MFL-Pro
Suite завершена.
Перейдите к пункту **15** на стр. 36.


15

Загрузите и установите Presto! PageManager

После установки приложения
Presto! PageManager в приложение Brother
ControlCenter2 будет добавлена функция
оптического распознавания текста (OCR). С
помощью приложения Presto! PageManager
можно легко сканировать, пересыпать и
систематизировать фотографии и документы.

a

На экране
Техническая поддержка Brother
щелкните **Presto! PageManager** и следуйте
инструкциям на экране.

**16**

Установите приложение MFL-Pro Suite на другие компьютеры (при необходимости)

Если планируется использовать аппарат для
нескольких компьютеров в сети, установите
MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите
к пункту **13** на стр. 35.

ГОТОВО

На этом установка
завершена.

Использование в сети


Управление через веб-интерфейс (с помощью веб-браузера)

Сервер печати Brother оснащен веб-сервером, который позволяет отслеживать его состояние или изменять некоторые параметры конфигурации по протоколу HTTP (протокол передачи гипертекста).

ПРИМЕЧАНИЕ

Рекомендуется использовать Windows® Internet Explorer® 8.0/9.0 для Windows® и Safari 5.0 для Macintosh. Включите использование JavaScript и cookie-файлов в веб-браузере. Чтобы воспользоваться веб-браузером для доступа к серверу печати, необходимо знать его IP-адрес. Адрес указан в отчете о конфигурации сети.

- a** Запустите веб-браузер.
- b** В строке адреса браузера введите “<http://IP-адрес аппарата/>” (где “IP-адрес аппарата” - IP-адрес аппарата Brother или имя сервера печати).
 - Например: <http://192.168.1.2/>



ПРИМЕЧАНИЕ

Если пароль уже задан (необязательная настройка), то его необходимо ввести для доступа к системе управления через веб-интерфейс.

 Дополнительная информация: >>
Руководство пользователя по работе в сети: Управление через веб-интерфейс.

Печать отчета конфигурации сети

Чтобы проверить текущие настройки сети, можно напечатать отчет конфигурации сети.

- a** Нажмите кнопку .
- b** Нажмите кнопку Все настройки.
- c** Проведите пальцем вверх или вниз либо нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Печать отчетов.
Нажмите кнопку Печать отчетов.
- d** Нажмите кнопку Конфигурация сети.
- e** Нажмите кнопку OK.
Аппарат распечатает текущие параметры настройки сети.

Восстановление заводских настроек для параметров сети

Можно восстановить заводские настройки для всех параметров сети внутреннего сервера печати/сканирования.

- a** Нажмите кнопку .
- b** Нажмите кнопку Все настройки.
- c** Проведите пальцем вверх или вниз либо нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сеть.
Нажмите кнопку Сеть.
- d** Проведите пальцем вверх или вниз либо нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сброс сети.
Нажмите кнопку Сброс сети.
- e** Нажмите кнопку Да.
- f** Нажмите Да и удерживайте в течение двух секунд.
Аппарат перезагрузится. Отсоедините кабели, и после перезагрузки аппарата подключите их заново.

Дополнительная информация

Цветовая коррекция

Плотность и положение печати каждого цвета может меняться в зависимости от среды, в которой работает аппарат. На цвет могут влиять такие факторы, как температура и влажность. Цветовая калибровка и регистрация цветов помогают улучшить плотность и положение печати каждого цвета.

Цветовая калибровка

Калибровка помогает улучшить плотность цвета.

ПРИМЕЧАНИЕ

- В случае использования драйвера принтера BR-Script необходимо выполнить калибровку с панели управления (см. **Использование панели управления** >> стр. 38).
- В случае печати с использованием драйвера принтера Windows® данные калибровки будут автоматически передаваться в драйвер в том случае, если включены **Использовать данные калибровки** и **Получать данные с устройства автоматически** (>> **Руководство по использованию программного обеспечения**).
- В случае печати с помощью драйвера принтера Macintosh необходимо выполнить калибровку с помощью **Status Monitor**. Включив **Status Monitor**, выберите **Калибровка цвета** в меню **Управление** (>> **Руководство по использованию программного обеспечения**).

Использование панели управления

- a** Нажмите кнопку  (Тонер).
- b** Нажмите кнопку Калибровка.
- c** Нажмите кнопку Калибровка.
- d** Нажмите кнопку Да.
- e** Нажмите кнопку .

Регистрация цветов

Автоматическая регистрация

Автоматическая регистрация позволяет улучшить положение печати каждого цвета.

- a** Нажмите кнопку  (Тонер).

- b** Нажмите кнопку

Автоматическая регистрация.

- c** Нажмите кнопку Да.

- d** Нажмите кнопку .

Открытие файла PDF в Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Поместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. Когда откроется строка меню, нажмите **Параметры**, затем **Панель управления**.
- b** Нажмите **Программы**, **Программы по умолчанию** и затем **Сопоставление типов файлов или протоколов с конкретными программами**.
- c** Выберите **.pdf** и нажмите кнопку **Изменить программу...**
- d** Нажмите **Adobe Reader**. Значок рядом с **.pdf** сменится значком **Adobe Reader**. Теперь Adobe® Reader® является приложением по умолчанию для чтения файлов в формате PDF до следующей смены сопоставления этих файлов.

Brother CreativeCenter



Идеи для творчества. При использовании системы Windows® дважды щелкните значок Brother CreativeCenter на рабочем столе, чтобы получить доступ к БЕСПЛАТНОМУ веб-сайту с множеством идей и полезной информации для личного и профессионального применения.

Для пользователей Windows® 8: щелкните  (**Brother Utilities**), затем щелкните раскрывающийся список и выберите название используемой модели (если оно еще не выбрано). В левой навигационной панели щелкните **Другие функции**, затем нажмите **Brother Creative Center**.



Пользователи Mac могут получить доступ к Brother CreativeCenter по следующему веб-адресу:

<http://www.brother.com/creativecenter/>





Расходные материалы

Расходные материалы

Когда придет время заменить расходные материалы, например тонер или фотобарабаны, на сенсорном дисплее аппарата появится сообщение об ошибке. Для получения дополнительной информации о расходных материалах для аппарата посетите веб-сайт <http://www.brother.com/original/> или обратитесь к местному продавцу товаров Brother.

ПРИМЕЧАНИЕ

Фотобарабан и тонер-картридж – это две отдельные детали.

Тонер-картриджи	Фотобарабаны
Стандартный тонер-картридж: TN-241 (C/M/Y/BK) Тонер-картридж повышенной емкости: TN-245 (C/M/Y)	DR-241CL
	
Ленточный картридж	Контейнер для отработанного тонера
BU-220CL	WT-220CL
	

 Дополнительные сведения о замене расходных материалов: ►► Руководство по основным функциям: Замена расходных материалов.

Товарные знаки

Логотип Brother является зарегистрированным товарным знаком Brother Industries, Ltd.

Brother является товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server и Internet Explorer являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Apple, Macintosh, Safari и Mac OS являются зарегистрированными товарными знаками Apple Inc. в США и других странах.

Linux является зарегистрированным товарным знаком Линуса Торвальдса в США и других странах.

Adobe и Reader являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Wi-Fi Direct, Wi-Fi Protected Setup (WPS), WPA и WPA2 являются знаками Wi-Fi Alliance.

AOSS является товарным знаком компании Buffalo Inc.

Android является товарным знаком компании Google Inc.

Nuance, логотип Nuance, PaperPort и ScanSoft являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc. или ее дочерних компаний в США и/или других странах.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в данном руководстве, имеют особые лицензионные соглашения для выпускаемых ими программных продуктов.

Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

Составление и публикация

Данное руководство составлено и опубликовано под контролем компании Brother Industries, Ltd. и включает в себя последние описания и технические характеристики изделия.

Содержание данного руководства и характеристики данного изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Brother сохраняет за собой право на внесение изменений в содержащиеся в данном руководстве характеристики и материалы без предварительного уведомления и не несет ответственности за ущерб (в том числе косвенный), обусловленный использованием представленных материалов, включая опечатки и прочие ошибки, связанные с публикацией, но не ограничиваясь ими.

Авторское право и лицензия

© Brother Industries, Ltd., 2012 г. Все права защищены.

В данном изделии использовано программное обеспечение следующих производителей:

©PACIFIC SOFTWARES, INC., 1983-1998. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

© Devicescape Software, Inc., 2008 г. Все права защищены.

Данное изделие содержит программное обеспечение KASAGO TCP/IP, разработанное компанией ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com

brother[®]