このたびは、当社の商品をお買い上げいただきまことに ありがとうございます。当社商品をセッティングしていた だくために、このガイドをよくお読みください。この商品の 取り扱い・操作についてご不明な点がございましたら、 右記お客様相談窓口にお気軽にお申し付けください。

#### お客様相談窓口 0120-143410

●受付時間/9:00~18:00 (土曜日のみ17:00時まで)

●営業日/月曜日~土曜日(日・祝日および当社休日は休みとさせていただきます。)

#### Step 1)商品を確認します



# brother

# Step 3 本体をセットします





2

### Step 4 記録紙をセットします

り 排紙トレイを2段階に引き出します。

非紙トレイ







# Step 5 本機と接続します

1 付属の電話機コードを本体側面の回線接続(LINE)端子と、 壁側の電話機コンセントに「カチッ」と音がするまで差し込み ます。

2 電源コードを電源コンセント(AC100V)に差し込みます。 接続が正しく行われると、自動的に回線を識別して回線設 定が行われます。 必ず 1 → 2 の順に接続してください。

3極-2極変換 アダプタ 2 電源コード 必ずアース線を接続 してください。 ~0 電話機コード EXT. 右記のメッセージが ディスプレイに表示 (デンワキコード ヲ されたときは、電話 機コードが正しく接く (セツソ゛ク シテクタ゛サイ 続されていません。 電話機コードを正しく接続してください。 正しく接続しないまま10分以上放置すると、回 線種別はPB(プッシュ回線)に設定されます。

- 右記のメッセージ がディスプレイに あ示されたときは、自動的に回線種別を設定す ることができませんでしたので、手動で設定す る必要があります。取扱説明書の33ページを参 照して、手動で回線種別を設定してください。
- 3 付属のキャップを外してから、ご使用の電話機コードをEXT. 端子へ「カチッ」と音がするまで差し込みます。 (この操作は、お使いの電話機を本機(FAX-2800J)に接続する場合のみ必要です。)



 取扱説明書では、本機に接続された電話機を外付電話機 と呼んでいます。

#### Step 6 日付・時刻を合わせます (1) (1) を押します。 1. トケイ セット 2 年号(西暦の下2桁)を入力し (ネン:03 ます。 例:2003年の場合は「03」 💮 を押して月を2桁で入力 (ツキ:05 します。 例:5月の場合は「05」 💮 を押して日付を2桁で入 (ヒツ゛ケ:01 力します。 例:1日の場合は「01」 5 を押して時刻(24時間制) ジ コク:15:25 を入力します。 例:午後3時25分の場合は「15:25」 6 💮 を押します。 ウケツケマシタ 7 ●\*\*\*/\* します。 入力を間違えたときは、 を押して 1 からやり直 してください。 名前と電話番号を登録します Sten 発信元登録を行うと、ファクス送信したとき、登録した情報(お客様の名 前と電話番号)が相手側の記録紙にプリントされます。 (1) (2) を押します。 2. ハッシンモト トウロク ファクス: ファクス番号を入力して (デ゛ンワ: を押します。 🌔 を押すとスペースが入ります。 を押すとカーソルが前に戻り、カーソル位置の文字を修正できます。 電話番号を入力して、 ナマエ: 押します。 名前を入力して、 ウケツケマシタ 押します。



#### 文字配列表

名前や日付、電話番号等を入力するときの文字配列表です。詳しい入力方法については、取扱説明書の38ページを参照してください。

押す回数 ダイヤルボタン	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ţ,	ア	イ	ウ	I	オ	ア	イ	ウ	I	オ	1					
2	力	+	ク	ケ		А	В	С	2							
y DEF	サ	シ	ス	セ	ソ	D	Е	F	З							
9 GHI	タ	チ	ッ	テ	$\succ$	ッ	G	Η		4						
5	ナ	_	ヌ	ネ	ノ	J	К	L	5							
6	ハ	Ł	フ		朩	Μ	Ν	0	6							
₹ P365	2	111	Ь	Х	Ŧ	Ρ	Q	R	S	7						
	Þ	ユ	Ξ	Þ	L	Ξ	Т	U	V	8						
9 9	ラ	IJ	ル	V		W	Х	Y	Ζ	9						
	ワ	F	ン	N	0	—	0									
	ベーズ	!	"	#	\$	%	&	,	(	)	*	+	,	_		/
#	:	;	<	=	>	?	@	[	]	^	_					

# Step 8 受信モードを選びます

#### 本機の使用目的に応じて受信モードを選びます。



