

# Wi-Fi Direct™ ガイド



## 対応機種

本ガイドは、次のモデルを対象としています。

HL-3140CW/3170CDW

DCP-9020CDW/MFC-9340CDW

## マークについて

本文中では、マークについて次のように表記しています。

補足	操作手順に関する補足情報を説明しています。
----	-----------------------

## 商標

brother のロゴは、ブラザー工業株式会社の登録商標です。

brother は、ブラザー工業株式会社の商標です。

Wi-Fi Alliance および Wi-Fi Protected Access は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。

Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Setup、WPA および WPA2 は、Wi-Fi Alliance の商標です。

Android は、Google Inc. の商標です。

Apple、Macintosh、iPhone、iPod touch、iPad および Safari は、Apple Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。

AirPrint は、Apple Inc. の商標です。

Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標です。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

**ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。**

## 重要なお知らせ

- 本ガイドでは、特に指定が無い場合は、HL-3170CDW の LCD のメッセージが使用されます。
- 他のマニュアルをダウンロードするには、<http://solutions.brother.co.jp/> のブラザーソリューションセンターにアクセスし、該当するモデルのページの製品マニュアルをクリックします。


# 目次

<b>1</b>	<b>はじめに</b>	<b>1</b>
	概要 .....	1
	便利な使用方法 .....	2
	使用環境について .....	2
	サポートされている OS .....	2
	Brother iPrint&Scan をダウンロードしてインストールする .....	3
	Android ™ 端末の場合 .....	3
	iOS 端末の場合 .....	3
	Windows® Phone 端末の場合 .....	3
<b>2</b>	<b>設定方法</b>	<b>4</b>
	Wi-Fi Direct ネットワーク設定の流れ .....	4
	Wi-Fi Direct を使ったネットワークの設定 (HL-3140CW、HL-3170CDW) .....	6
	Wi-Fi Direct を使ったワンプッシュ設定 .....	6
	WPS (Wi-Fi Protected Setup) を使ったワンプッシュ設定 .....	7
	Wi-Fi Direct の PIN 方式を使った設定 .....	8
	WPS の PIN 方式を使った設定 .....	9
	Wi-Fi Direct ネットワークの手動設定 .....	10
	Wi-Fi Direct を使ったネットワークの設定 (DCP-9020CDW、MFC-9340CDW) .....	11
	Wi-Fi Direct を使ったワンプッシュ設定 .....	11
	WPS (Wi-Fi Protected Setup) を使ったワンプッシュ設定 .....	12
	Wi-Fi Direct の PIN 方式を使った設定 .....	13
	WPS の PIN 方式を使った設定 .....	14
	Wi-Fi Direct ネットワークの手動設定 .....	15
<b>3</b>	<b>トラブルシューティング</b>	<b>16</b>
	概要 .....	16
	問題の特定 .....	16
<b>4</b>	<b>用語集</b>	<b>19</b>
	Wi-Fi Direct ネットワーク用語 .....	19
	グループオーナー .....	19
	デバイス情報 .....	19
	接続情報 .....	19
	インターフェース有効 .....	20
	ネットワーク用語とその説明 .....	20
	ネットワーク用語 .....	20

# 1 はじめに

## 概要

Wi-Fi Direct™は、Wi-Fi Alliance®が開発した無線設定方法のひとつです。ご利用のブラザー製品と、Android™端末、Windows® Phone 端末、iPhone、iPod touch、iPadなどの携帯端末間に、アクセスポイントを使用することなく、安全な無線ネットワークを設定することができます。Wi-Fi Directは、ワンタッチ方式やWPS (Wi-Fi Protected Setup™)のPIN方式による、無線ネットワーク設定に対応しています。SSIDとパスワードの手動設定による、無線ネットワークを設定することも可能です。ご利用のブラザー製品のWi-Fi Direct機能は、AES暗号化によるWPA2™セキュリティに対応しています。



- 1 携帯端末
- 2 ご利用のブラザー製品

## 補足

- ご利用のブラザー製品は有線および無線のいずれのネットワークでもご使用になれますが、同時に両方のネットワークで使用することはできません。ただし、無線ネットワーク接続およびWi-Fi Direct接続、または有線ネットワーク接続およびWi-Fi Direct接続は、同時にご使用いただけます。
- Wi-Fi Direct対応機器は、グループオーナーに設定することができます。Wi-Fi Directを設定する際は、グループオーナーがアクセスポイントとして機能します。19ページ「グループオーナー」を参照してください。
- ご利用のブラザー製品をグループオーナーに設定すると、ご利用のブラザー製品は一對一のワイヤレス通信のみに対応します。
- アドホックモードおよびWi-Fi Directは、同時にご使用になれません。一方の接続を無効にしてから、他方の接続を有効にしてください。アドホックモードでWi-Fi Directを利用する場合は、ネットワークインターフェースを有線LANに設定するか、アドホックモードを無効にしてから、ご利用のブラザー製品をアクセスポイントに接続します。

## 便利な使用方法

携帯端末から印刷したい、または携帯端末にスキャンしたい場合に、Wi-Fi Direct により、ワンプッシュ方式または WPS の PIN 方式で、一時的な無線ネットワークを簡単に設定することができます。携帯端末からの印刷や携帯端末へのスキャンについては、サポートサイト（ブラウザソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）から、モバイルプリント & スキャンガイド\* Brother iPrint&Scan 用または AirPrint ガイドをダウンロードしてください。

## 使用環境について

### サポートされている OS

---

Wi-Fi Direct を使用するには、Windows<sup>®</sup> Phone、または Android™ 1.6 以降、iOS 3.0 以降の端末機器が必要です。

## Brother iPrint&Scan をダウンロードしてインストールする

Brother iPrint&Scan を利用すると、コンピューターを使用しないで、携帯端末からご利用のブラザー製品の機能を直接利用することができます。Wi-Fi Direct による無線ネットワークの設定をはじめる前に、Brother iPrint&Scan をダウンロードすることを推奨します。Brother iPrint&Scan のマニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）からダウンロードしてください。

### 補足

ご利用のブラザー製品にスキャナーがない場合、Brother iPrint&Scan のスキャン機能は利用できません。

### Android™ 端末の場合

Brother iPrint&Scan は、Google Play (Android マーケット™) からダウンロードして、インストールできます。Brother iPrint&Scan のすべての機能を利用するには、最新バージョンを利用してください。

Brother iPrint&Scan のダウンロード方法とインストール・アンインストール方法については、ご利用の携帯端末のユーザーズガイドを参照してください。

### iOS 端末の場合

Brother iPrint&Scan は、App Store からダウンロードして、インストールできます。Brother iPrint&Scan のすべての機能を利用するには、最新バージョンを利用してください。

Brother iPrint&Scan のダウンロード方法とインストール・アンインストール方法については、ご利用の携帯端末のユーザーズガイドを参照してください。Safari のブックマークにあらかじめ入っているリンクを使うと、Apple のウェブサイト上で携帯端末の取扱説明書を閲覧することができます。

### Windows® Phone 端末の場合


Brother iPrint&Scan は、Windows® Phone Marketplace からダウンロードして、インストールできます。Brother iPrint&Scan のすべての機能を利用するには、最新バージョンを利用してください。

Brother iPrint&Scan のダウンロード方法とインストール・アンインストール方法については、ご利用の携帯端末のユーザーズガイドを参照してください。

## Wi-Fi Direct ネットワーク設定の流れ

ご利用のブラザー製品を Wi-Fi Direct ネットワークで使用方法が 5 つあります。ご利用の環境に応じて選択してください。

### 設定する携帯端末を確認する



<sup>1</sup> Android™ 4.0 の端末を使用して接続できない場合は、「Wi-Fi Direct を使った PIN 方式設定」を参照してください。

#### ■ Wi-Fi Direct を使ったワンプッシュ設定

HL-3140CW および HL-3170CDW については、6 ページ「Wi-Fi Direct を使ったワンプッシュ設定」を参照してください。

DCP-9020CDW および MFC-9340CDW については、11 ページ「Wi-Fi Direct を使ったワンプッシュ設定」を参照してください。

#### ■ WPS (Wi-Fi Protected Setup) を使ったワンプッシュ設定

HL-3140CW および HL-3170CDW については、7 ページ「WPS (Wi-Fi Protected Setup) を使ったワンプッシュ設定」を参照してください。

DCP-9020CDW および MFC-9340CDW については、12 ページ「WPS (Wi-Fi Protected Setup) を使ったワンプッシュ設定」を参照してください。

### ■ Wi-Fi Direct を使った PIN 方式設定

HL-3140CW および HL-3170CDW については、8 ページ「Wi-Fi Direct の PIN 方式を使った設定」を参照してください。

DCP-9020CDW および MFC-9340CDW については、13 ページ「Wi-Fi Direct の PIN 方式を使った設定」を参照してください。

### ■ WPS (Wi-Fi Protected Setup) を使った PIN 方式設定

HL-3140CW および HL-3170CDW については、9 ページ「WPS の PIN 方式を使った設定」を参照してください。

DCP-9020CDW および MFC-9340CDW については、14 ページ「WPS の PIN 方式を使った設定」を参照してください。

### ■ 手動無線設定

HL-3140CW および HL-3170CDW については、10 ページ「Wi-Fi Direct ネットワークの手動設定」を参照してください。

DCP-9020CDW および MFC-9340CDW については、15 ページ「Wi-Fi Direct ネットワークの手動設定」を参照してください。

## 補足

「Wi-Fi Direct を使ったワンタッチ設定」または「Wi-Fi Direct を使った PIN 方式設定」によって設定された Wi-Fi Direct ネットワークで Brother iPrint&Scan 機能を利用するには、Android™ 4.0 以降の端末機器が必要です。



## Wi-Fi Direct を使ったネットワークの設定 (HL-3140CW、HL-3170CDW)

Wi-Fi Direct ネットワーク設定は、ご利用のブラザー製品の操作パネルから設定します。

2

### Wi-Fi Direct を使ったワンタッチ設定

ご利用の携帯端末が Wi-Fi Direct のワンタッチ設定に対応している場合、次の手順で Wi-Fi Direct ネットワークを設定することができます。

- 1 ▲または▼を押して、【ネットワーク】を選択します。  
OK を押します。
- 2 ▲または▼を押して、【Wi-Fi Direct】を選択します。  
OK を押します。
- 3 ▲または▼を押して、【タッチボタン セツク】を選択します。  
OK を押します。
- 4 【Wi-Fi Direct ㊦?】が表示されたら、▲を押して許可します。  
キャンセルするには、▼を押します。
- 5 【アイガワ デバイス ノ Wi-Fi Direct セッテイ ヲ ユウヨウニシテ OK ボタン ヲ オンタカダサイ】が表示されたら、携帯端末で Wi-Fi Direct を起動します（手順については、ご利用の携帯端末の取扱説明書を参照してください）。  
ご利用のブラザー製品で OK を押します。Wi-Fi Direct セットアップがはじまります。  
キャンセルするには、**Back** を押します。
- 6 次のいずれかの動作または操作に進みます。
  - ご利用のブラザー製品がグループオーナーに設定されている場合、携帯端末をご利用のブラザー製品に直接接続します。
  - ご利用のブラザー製品がグループオーナーでない場合、ご利用のブラザー製品は Wi-Fi Direct ネットワークの設定可能な端末名を表示します。▲または▼を押して接続する携帯端末を選択し、OK を押します。利用可能な端末をもう一度検索するには、▲または▼を押して【リサーチ】を表示し、OK を押します。
- 7 ご利用の携帯端末が接続に成功すると、ご利用のブラザー製品で【セツク セイヨウ】と表示されます。  
Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップは完了です。携帯端末からの印刷については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）からモバイルプリント & スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用または AirPrint ガイドをダウンロードしてください。  
接続がうまくいかない場合は、16 ページ「トラブルシューティング」を参照してください。

## WPS (Wi-Fi Protected Setup) を使ったワンタッチ設定

ご利用の携帯端末がWPSのPBC方式(PBC: Push Button Configuration)に対応している場合、次の手順でWi-Fi Directネットワークを設定することができます。

- 1 ▲または▼を押して、【ネットワーク】を選択します。  
OKを押します。
- 2 ▲または▼を押して、【Wi-Fi Direct】を選択します。  
OKを押します。
- 3 ▲または▼を押して、【グループオーナー】を選択します。  
OKを押します。
- 4 ▲または▼を押して、【On】を選択します。  
OKを押します。
- 5 ▲または▼を押して、【ワンタッチセットアップ】を選択します。  
OKを押します。
- 6 【Wi-Fi Direct 何?】が表示されたら、▲を押して許可します。  
キャンセルするには、▼を押します。
- 7 【アイガワデバイス / Wi-Fi Direct セットアップ コード入力 OK ボタン を押してください】が表示されたら、携帯端末のWPSワンタッチ設定を起動し(手順については、ご利用の携帯端末の取扱説明書を参照してください)、ご利用のブラザー製品でOKを押します。Wi-Fi Direct セットアップが始まります。  
キャンセルするには、**Back**を押します。
- 8 ご利用の携帯端末が接続に成功すると、ご利用のブラザー製品で【セットアップ完了】と表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップは完了です。携帯端末からの印刷については、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>)からモバイルプリント & スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用または AirPrint ガイドをダウンロードしてください。接続がうまくいかない場合は、16 ページ「トラブルシューティング」を参照してください。

## Wi-Fi Direct の PIN 方式を使った設定

ご利用の携帯端末が Wi-Fi Direct の PIN 方式に対応している場合、次の手順で Wi-Fi Direct ネットワークを設定することができます。

- 1 ▲または▼を押して、【ネットワーク】を選択します。  
OK を押します。
- 2 ▲または▼を押して、【Wi-Fi Direct】を選択します。  
OK を押します。
- 3 ▲または▼を押して、【PIN コード セツク】を選択します。  
OK を押します。
- 4 【Wi-Fi Direct 何?】が表示されたら、▲を押して許可します。  
キャンセルするには、▼を押します。
- 5 【アイトワリ デバイス ノ Wi-Fi Direct セツテイ ヲ コウゴウシテ OK ボタン ヲ オンテクダサイ】が表示されたら、携帯端末で Wi-Fi Direct を起動します（手順については、ご利用の携帯端末の取扱説明書を参照してください）。  
ご利用のブラザー製品で OK を押します。Wi-Fi Direct セットアップがはじまります。  
キャンセルするには、**Back** を押します。
- 6 次のいずれかの動作または操作に進みます。
  - ご利用のブラザー製品がグループオーナーに設定されている場合、ご利用のブラザー製品は携帯端末からの接続要求を待ちます。【PIN Code ニュウヨク】が表示されたら、携帯端末に表示された PIN をご利用のブラザー製品に入力します。（>>> [かんたん設置ガイド：無線設定時の文字入力について](#)）  
OK を押します。指示に従い、手順 8 に進みます。  
ご利用のブラザー製品に PIN が表示された場合は、携帯端末に PIN を入力します。
  - ご利用のブラザー製品がグループオーナーでない場合、ご利用のブラザー製品は Wi-Fi Direct ネットワークの設定可能な端末名を表示します。▲または▼を押して接続する携帯端末を選択し、OK を押します。利用可能な端末をもう一度検索するには、▲または▼を押して【リキャン】を表示し、OK を押します。手順 7 に進みます。
- 7 次のいずれかの動作または操作に進みます。
  - ▲を押し、ご利用のブラザー製品で PIN を表示して、PIN を携帯端末に入力します。指示に従い、手順 8 に進みます。
  - ▼を押して、携帯端末に表示される PIN をご利用のブラザー製品に入力します（>>> [かんたん設置ガイド：無線設定時の文字入力について](#)）。  
OK を押します。指示に従い、手順 8 に進みます。  
携帯端末に PIN が表示されない場合は、ご利用のブラザー製品で **Cancel** を押します。手順 1 に戻って、やりなおしてください。
- 8 ご利用の携帯端末が接続に成功すると、ご利用のブラザー製品で【セツク セイコウ】と表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップは完了です。携帯端末からの印刷については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）からモバイルプリント & スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用または AirPrint ガイドをダウンロードしてください。接続がうまくいかない場合は、16 ページ「トラブルシューティング」を参照してください。

## WPS の PIN 方式を使った設定

ご利用の携帯端末が WPS の PIN 方式に対応している場合、次の手順で Wi-Fi Direct ネットワークを設定することができます。

- 1 ▲または▼を押して、【ネットワーク】を選択します。  
OK を押します。
- 2 ▲または▼を押して、【Wi-Fi Direct】を選択します。  
OK を押します。
- 3 ▲または▼を押して、【グループ オーナー】を選択します。  
OK を押します。
- 4 ▲または▼を押して、【On】を選択します。  
OK を押します。
- 5 ▲または▼を押して、【PIN コード セツク】を選択します。  
OK を押します。
- 6 【Wi-Fi Direct ㊦?】が表示されたら、▲を押して許可します。  
キャンセルするには、▼を押します。
- 7 【アテガワ デバイス ノ Wi-Fi Direct セツテイ ヲ ユウコウニシテ OK ボタン ヲ オンテクダサイ】が表示されたら、携帯端末の WPS PIN 設定を起動し（手順については、ご利用の携帯端末の取扱説明書を参照してください）、ご利用のブラザー製品で OK を押します。Wi-Fi Direct セットアップがはじまります。  
キャンセルするには、**Back** を押します。
- 8 ご利用のブラザー製品は、携帯端末からの接続要求を待ちます。【PIN Code ニュウリョク】が表示されたら、携帯端末に表示された PIN をご利用のブラザー製品に入力します。（▶▶ [かんたん設置ガイド：無線設定時の文字入力について](#)）  
OK を押します。
- 9 ご利用の携帯端末が接続に成功すると、ご利用のブラザー製品で【セツク セイコウ】と表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップは完了です。携帯端末からの印刷については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）からモバイルプリント & スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用または AirPrint ガイドをダウンロードしてください。接続がうまくいかない場合は、16 ページ「トラブルシューティング」を参照してください。

## Wi-Fi Direct ネットワークの手動設定

ご利用の携帯端末が Wi-Fi Direct または WPS に対応していない場合、手動で Wi-Fi Direct ネットワークを設定する必要があります。



- 1 ▲または▼を押して、【ネットワーク】を選択します。  
OK を押します。
- 2 ▲または▼を押して、【Wi-Fi Direct】を選択します。  
OK を押します。
- 3 ▲または▼を押して、【セットアップ】を選択します。  
OK を押します。
- 4 【Wi-Fi Direct 何?】が表示されたら、▲を押して許可します。  
キャンセルするには、▼を押します。
- 5 ご利用のブラザー製品に SSID 名とパスワードが 2 分間表示されます。携帯端末の無線ネットワーク設定ページに進み、SSID 名とパスワードを入力します。
- 6 ご利用の携帯端末が接続に成功すると、ご利用のブラザー製品で【セットアップ完了】と表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップは完了です。携帯端末からの印刷については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）からモバイルプリント & スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用または AirPrint ガイドをダウンロードしてください。接続がうまくいかない場合は、16 ページ「トラブルシューティング」を参照してください。

## Wi-Fi Direct を使ったネットワークの設定 (DCP-9020CDW、MFC-9340CDW)

Wi-Fi Direct ネットワーク設定は、ご利用のブラザー製品の操作パネルから設定します。



### Wi-Fi Direct を使ったワンタッチ設定

ご利用の携帯端末が Wi-Fi Direct のワンタッチ設定に対応している場合、次の手順で Wi-Fi Direct ネットワークを設定することができます。

- 1  を押します。
- 2 【Wi-Fi Direct】 を押します。
- 3 上下にフリック、または【▲】 / 【▼】 を押して【プッシュボタン接続】を表示します。  
【プッシュボタン接続】を押します。
- 4 【Wi-Fi Direct を有効にしますか？】が表示されたら、【オン】を押して許可します。  
キャンセルするには、【オフ】を押します。
- 5 【相手側デバイスの Wi-Fi Direct 設定を有効にして [OK] ボタンを押してください】が表示されたら、携帯端末で Wi-Fi Direct を起動します（手順については、ご利用の携帯端末の取扱説明書を参照してください）。  
ご利用のブラザー製品で【OK】を押します。Wi-Fi Direct セットアップがはじまります。  
キャンセルするには、 を押します。
- 6 次のいずれかの動作または操作に進みます。
  - ご利用のブラザー製品がグループオーナーに設定されている場合、携帯端末をご利用のブラザー製品に直接接続します。
  - ご利用のブラザー製品がグループオーナーでない場合、ご利用のブラザー製品は Wi-Fi Direct ネットワークの設定可能な端末名を表示します。接続する携帯端末を選択して、【OK】を押します。利用可能な端末をもう一度検索するには、【リスキャン】を押します。
- 7 ご利用の携帯端末が接続に成功すると、ご利用のブラザー製品で【接続しました】と表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップは完了です。携帯端末からの印刷や携帯端末へのスキャンについては、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）からモバイルプリント & スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用または AirPrint ガイドをダウンロードしてください。  
接続がうまくいかない場合は、16 ページ「トラブルシューティング」を参照してください。




## WPS (Wi-Fi Protected Setup) を使ったワンタッチ設定

ご利用の携帯端末が WPS の PBC 方式 (PBC: Push Button Configuration) に対応している場合、次の手順で Wi-Fi Direct ネットワークを設定することができます。

- 1  を押します。
- 2 【Wi-Fi Direct】 を押します。
- 3 上下にフリック、または【▲】 / 【▼】 を押して【グループ オーナー】を表示します。  
【グループ オーナー】を押してから、【オン】を押します。
- 4 上下にフリック、または【▲】 / 【▼】 を押して【プッシュボタン接続】を表示します。  
【プッシュボタン接続】を押します。
- 5 【Wi-Fi Direct を有効にしますか?】が表示されたら、【オン】を押して許可します。  
キャンセルするには、【オフ】を押します。
- 6 【相手側デバイスの Wi-Fi Direct 設定を有効に して [OK] ボタンを押してください】が表示されたら、携帯端末の WPS ワンタッチ設定を起動し (手順については、ご利用の携帯端末の取扱説明書を参照してください)、ご利用のブラザー製品で【OK】を押します。Wi-Fi Direct セットアップがはじまります。  
キャンセルするには、 を押します。
- 7 ご利用の携帯端末が接続に成功すると、ご利用のブラザー製品で【接続しました】と表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップは完了です。携帯端末からの印刷や携帯端末へのスキャンについては、サポートサイト (ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>) からモバイルプリント & スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用または AirPrint ガイドをダウンロードしてください。  
接続がうまくいかない場合は、16 ページ「トラブルシューティング」を参照してください。

## Wi-Fi Direct の PIN 方式を使った設定



ご利用の携帯端末が Wi-Fi Direct の PIN 方式に対応している場合、次の手順で Wi-Fi Direct ネットワークを設定することができます。

- 1  を押します。
- 2 【Wi-Fi Direct】 を押します。
- 3 上下にフリック、または【▲】 / 【▼】 を押して【PIN コード接続】を表示します。  
【PIN コード接続】を押します。
- 4 【Wi-Fi Direct を有効にしますか？】が表示されたら、【オン】を押して許可します。  
キャンセルするには、【オフ】を押します。
- 5 【相手側デバイスの Wi-Fi Direct 設定を有効にして [OK] ボタンを押してください】が表示されたら、携帯端末で Wi-Fi Direct を起動します（手順については、ご利用の携帯端末の取扱説明書を参照してください）。ご利用のブラザー製品で【OK】を押します。Wi-Fi Direct セットアップがはじまります。  
キャンセルするには、 を押します。
- 6 次のいずれかの動作または操作に進みます。
  - ご利用のブラザー製品がグループオーナーに設定されている場合、ご利用のブラザー製品は携帯端末からの接続要求を待ちます。【PIN コード接続】が表示されたら、携帯端末に表示された PIN をご利用のブラザー製品に入力します。【OK】を押します。指示に従い、手順 8 に進みます。  
ご利用のブラザー製品に PIN が表示された場合は、携帯端末に PIN を入力します。
  - ご利用のブラザー製品がグループオーナーでない場合、ご利用のブラザー製品は Wi-Fi Direct ネットワークの設定可能な端末名を表示します。接続する携帯端末を選択して、【OK】を押します。利用可能な端末をもう一度検索するには、【リスキャン】を押します。手順 7 に進みます。
- 7 次のいずれかの動作または操作に進みます。
  - 【PIN Code 表示】 を押し、ご利用のブラザー製品で PIN を表示して、PIN を携帯端末に入力します。指示に従い、手順 8 に進みます。
  - 【PIN Code 入力】 を押して、携帯端末に表示される PIN をご利用のブラザー製品に入力し、【OK】を押します。指示に従い、手順 8 に進みます。  
携帯端末に PIN が表示されない場合は、ご利用のブラザー製品で  を押します。手順 1 に戻って、やりなおしてください。
- 8 ご利用の携帯端末が接続に成功すると、ご利用のブラザー製品で【接続しました】と表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップは完了です。携帯端末からの印刷や携帯端末へのスキャンについては、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）からモバイルプリント & スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用または AirPrint ガイドをダウンロードしてください。  
接続がうまくいかない場合は、16 ページ「トラブルシューティング」を参照してください。




## WPS の PIN 方式を使った設定

ご利用の携帯端末が WPS の PIN 方式に対応している場合、次の手順で Wi-Fi Direct ネットワークを設定することができます。

- 1  を押します。
- 2 【Wi-Fi Direct】 を押します。
- 3 上下にフリック、または【▲】 / 【▼】 を押して【グループ オーナー】 を表示します。  
【グループ オーナー】 を押してから、【オン】 を押します。
- 4 上下にフリック、または【▲】 / 【▼】 を押して【PIN コード接続】 を表示します。  
【PIN コード接続】 を押します。
- 5 【Wi-Fi Direct を有効にしますか？】 が表示されたら、【オン】 を押して許可します。  
キャンセルするには、【オフ】 を押します。
- 6 【相手側デバイスの Wi-Fi Direct 設定を有効にして [OK] ボタンを押してください】 が表示されたら、携帯端末の WPS PIN 設定を起動し（手順については、ご利用の携帯端末の取扱説明書を参照してください）、ご利用のブラザー製品で【OK】 を押します。Wi-Fi Direct セットアップがはじまります。  
キャンセルするには、 を押します。
- 7 ご利用のブラザー製品は、携帯端末からの接続要求を待ちます。【PIN コード接続】 が表示されたら、携帯端末に表示された PIN をご利用のブラザー製品に入力します。  
【OK】 を押します。
- 8 ご利用の携帯端末が接続に成功すると、ご利用のブラザー製品で【接続しました】 と表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップは完了です。携帯端末からの印刷や携帯端末へのスキャンについては、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）からモバイルプリント & スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用または AirPrint ガイドをダウンロードしてください。  
接続がうまくいかない場合は、16 ページ「トラブルシューティング」を参照してください。

## Wi-Fi Direct ネットワークの手動設定

ご利用の携帯端末が Wi-Fi Direct または WPS に対応していない場合、手動で Wi-Fi Direct ネットワークを設定する必要があります。

- 1  を押します。
- 2 【Wi-Fi Direct】 を押します。
- 3 上下にフリック、または【▲】 / 【▼】 を押して【手動接続】を表示します。  
【手動接続】を押します。
- 4 【Wi-Fi Direct を有効にしますか?】が表示されたら、【オン】を押して許可します。  
キャンセルするには、【オフ】を押します。
- 5 ご利用のブラザー製品に SSID 名とパスワードが 2 分間表示されます。携帯端末の無線ネットワーク設定ページに進み、SSID 名とパスワードを入力します。
- 6 ご利用の携帯端末が接続に成功すると、ご利用のブラザー製品で【接続しました】と表示されます。Wi-Fi Direct ネットワークのセットアップは完了です。携帯端末からの印刷や携帯端末へのスキャンについては、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）からモバイルプリント & スキャンガイド Brother iPrint&Scan 用または AirPrint ガイドをダウンロードしてください。  
接続がうまくいかない場合は、16 ページ「トラブルシューティング」を参照してください。

## 概要

ここでは、ご利用のブラザー製品を使用する際に発生する可能性のある、一般的なネットワークの問題を解決する方法について説明します。問題を解決できない場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）をご覧ください。

ご利用のブラザー製品について詳しい情報を知りたいときは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）にアクセスし、ご利用モデルの製品マニュアルをクリックして、関連するマニュアルをダウンロードしてください。

## 問題の特定

本章をお読みにする前に、以下の項目が設定されていることを確認してください。

はじめに確認してください：
電源コードが正しく接続され、ご利用のブラザー製品の電源がオンになっている。
すべての梱包材、保護部材がご利用のブラザー製品から取り外されている。
トナーカートリッジおよびドラムユニットが正しく取り付けられている。
トップカバーおよびバックカバーが完全に閉じている。
記録紙トレイに記録紙が正しく入っている。

該当する問題のページに進んでください。

- Wi-Fi Direct 操作パネルメニューにエラーメッセージが表示される  
17 ページ「ご利用のブラザー製品にエラーメッセージが表示されている」を参照してください。
- Wi-Fi Direct ネットワークの設定がうまくいかない  
18 ページ「Wi-Fi Direct ネットワークの設定がうまくいかない」を参照してください。
- ネットワーク機器が正しく動作しているか確認したい  
18 ページ「ネットワーク機器が正しく動作しているか確認したい」を参照してください。

ご利用のブラザー製品にエラーメッセージが表示されている

エラーメッセージ	原因	対応
(HL-3140CW、HL-3170CDW) 【セツザク シツパ イシマシタ】 (DCP-9020CDW、MFC-9340CDW) 【通信エラー】	ご利用のブラザー製品と携帯端末が設定中に通信できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ご利用のブラザー製品を、携帯端末に近づけてください。</li> <li>■ ご利用のブラザー製品と携帯端末を、障害物のない場所に移動してください。</li> <li>■ WPS の PIN 方式を使用している場合、正しい PIN コードが入力されていることを確認してください。</li> </ul>
(HL-3140CW、HL-3170CDW) 【セツザク エラー】 (DCP-9020CDW、MFC-9340CDW) 【接続エラー】	他の機器が同時に Wi-Fi Direct ネットワークの接続を行おうとしている。	対象の Wi-Fi Direct ネットワークに接続を行おうとしている他の端末がないことを確認してから、Wi-Fi Direct 設定を行ってください。
(HL-3140CW、HL-3170CDW) 【デバイスが ミツカリマセン】 (DCP-9020CDW、MFC-9340CDW) 【デバイスが見つかりません】	ご利用のブラザー製品が、携帯端末を認識できない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ご利用のブラザー製品と携帯端末が、Wi-Fi Direct モードに設定されていることを確認してください。</li> <li>■ 携帯端末を、ご利用のブラザー製品に近づけてください。</li> <li>■ ご利用のブラザー製品と携帯端末を、障害物のない場所に移動してください。</li> <li>■ Wi-Fi Direct ネットワークを手動で設定している場合、正しいパスワードが入力されていることを確認してください。</li> <li>■ ご利用の携帯端末に IP アドレス取得用の設定ページがある場合、携帯端末の IP アドレスが DHCP で設定されていることを確認してください。</li> </ul>
(HL-3140CW、HL-3170CDW) 【セツザク デキマセン ホカノ デバイス ト セツザク チュウ デス】 (DCP-9020CDW、MFC-9340CDW) 【接続できません 他のデバイスと接続中です OK を押してください】	ご利用のブラザー製品がグループオーナーに設定されている際に、他の携帯端末がすでに Wi-Fi Direct ネットワークに接続している。	ご利用のブラザー製品と別の携帯端末間の接続が終了後、Wi-Fi Direct の設定をやり直してください。ネットワーク設定リストを印刷して、接続状態を確認することができます。▶▶ ユーザーズガイド ネットワーク編：ネットワーク設定リストの出力

Wi-Fi Direct ネットワークの設定がうまくいかない

設問	解決方法
セキュリティ設定 (SSID/パスワード) は正しく行われていますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ SSID とパスワードを再確認してください。</li> </ul> <p>手動設定時は、ご利用のブラザー製品に SSID とパスワードが表示されます。ご利用の携帯端末が手動設定をサポートしている場合は、携帯端末の画面に SSID とパスワードが表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ SSID 名について、詳しくは、20 ページ「SSID」を参照してください。</li> </ul>
ご利用のブラザー製品が、携帯端末から離れすぎていませんか？	Wi-Fi Direct ネットワーク設定中は、ご利用のブラザー製品と携帯端末を 1 メートル以内の距離になるように配置してください。
ご利用のブラザー製品と携帯端末間に、家具や壁などの障害物はありませんか？	ご利用のブラザー製品を障害物のない場所に移動してください。
ご利用のブラザー製品や携帯端末の近くに、無線接続のコンピューター、Bluetooth 対応機器、電子レンジ、デジタルコードレス電話などがありますか？	ご利用のブラザー製品または携帯端末を他の通信機器から遠ざけてください。
上記をすべて確認しやり直しましたが、Wi-Fi Direct 設定がうまくいきません。他に何か方法はありますか？	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ご利用のブラザー製品の電源を切って、再度電源を入れてください。その後、Wi-Fi Direct 設定をもう一度行ってください。</li> <li>■ ご利用のブラザー製品をクライアントとして使用している場合、対象の Wi-Fi Direct ネットワークに接続可能な端末の台数を確認し、現在接続している台数を確認してください。</li> </ul>

ネットワーク機器が正しく動作しているか確認したい

設問	解決方法
ご利用のブラザー製品と携帯端末の電源が入っていますか？	16 ページ「はじめに確認してください：」のすべての指示を確認してください。
ご利用のブラザー製品の IP アドレスなどネットワーク設定を確認できますか？	ネットワーク設定リストを印刷します。▶▶ ユーザーズガイド ネットワーク編 : ネットワーク設定リストの出力

## Wi-Fi Direct ネットワーク用語

### グループオーナー

---

グループオーナーを【On】に設定すると、Wi-Fi Direct ネットワーク設定時、ご利用のブラザー製品はアクセスポイントとして機能します。グループオーナーは、Wi-Fi Direct ネットワークの SSID、パスワード、および IP アドレスの設定を行います。お買い上げ時の設定は、【Off】です。

### デバイス情報

---

#### デバイス名

Wi-Fi Direct ネットワーク環境におけるデバイス名を確認することができます。デバイス名は、HL-xxxx\*\*、MFC-xxxx\*\*、または DCP-xxxx\*\* のように表示されます（xxxx はモデル名で、\*\* はご利用のブラザー製品が割り当てる文字列です）。

#### SSID

現在の Wi-Fi Direct ネットワークの SSID 名を示します。32 文字までの SSID 名が表示されます。

#### IP アドレス

グループオーナーが指定した、ブラザー製品の現在の IP アドレスを示します。

### 接続情報

---

#### 接続状態

現在の Wi-Fi Direct ネットワークの状態を示します。ご利用のブラザー製品がグループオーナーに設定されている場合、【グループオーナー (\*\*)] (\*\* は機器台数) が表示されます。ご利用のブラザー製品がクライアントの場合には、【クライアント アクティブ】が表示されます。【オフ】が表示されている場合、ご利用のブラザー製品の Wi-Fi Direct インターフェースが無効になっています。

#### 電波状態

現在の Wi-Fi Direct ネットワークの信号強度を示します。

#### 通信チャンネル (HL-3140CW、HL-3170CDW)

現在の Wi-Fi Direct ネットワークの通信チャンネルを示します。

#### 通信速度 (HL-3140CW、HL-3170CDW)

現在の Wi-Fi Direct ネットワークの通信速度を示します。

## インターフェース有効

---

Wi-Fi Direct ネットワーク接続を使用する場合、【インターフェース ユウコウ】を【0n】に設定します。

## ネットワーク用語とその説明

### ネットワーク用語

---

#### ■ WPA2-PSK

Wi-Fi Protected Access™ Pre-Shared Key (WPA-PSK/WPA2-PSK) を有効にし、WPA-PSK 用 TKIP または WPA-PSK 用 AES、および WPA2-PSK (WPA-Personal) で、ご利用のブラザー製品をアクセスポイントに関連付けします。

#### ■ AES

Advanced Encryption Standard (AES) は、対称鍵暗号化による強力なデータ保護を提供します。

#### ■ AES による WPA2

8 文字から最大 63 文字までの Pre-Shared Key (PSK) を用います。

#### ■ SSID

それぞれの無線 LAN では、独自のネットワーク名を持っています。そのネットワーク名は Service Set Identification (SSID) と呼ばれます。SSID は最大 32 文字までの英数字を使用し、アクセスポイントに割り当てられます。接続したいネットワークのアクセスポイントと同じ SSID をネットワーク機器に設定してください。SSID の情報を含むパケット（ビーコンとも呼ばれます）がアクセスポイントや無線ネットワークデバイスから定期的に発信されます。ご利用の無線ネットワーク機器がビーコンを受信すると、近くにある電波強度が強い無線 LAN を識別することができます。

**brother**

弊社サポートサイトをご覧ください。  
<http://solutions.brother.co.jp/>