# Guia de Configuração Rápida Comece aqui

Obrigado por escolher a Brother. Seu apoio é importante para nós e valorizamos sua preferência. Seu produto Brother foi projetado e fabricado nos mais altos padrões para ter um desempenho confiável, dia após dia.

Leia o Guia de Segurança do Produto antes de configurar seu equipamento.

## **OBSERVAÇÃO**

A menos que especificado de outra forma, as ilustrações neste guia mostram o modelo ADS-2500We.

## Desembalar o equipamento e verificar os componentes

■ Os componentes incluídos na caixa podem ser diferentes, dependendo do país.



Você pode fazer o download do *Manual do Usuário* e do *Manual do Usuário de Rede* para o seu modelo no Brother Solutions Center em <u>http://support.brother.com</u>. Se o seu computador não possui uma unidade de DVD-ROM, se o DVD-ROM fornecido não contém drivers para o seu sistema operacional ou se você deseja fazer download de manuais e ferramentas, visite a página do seu modelo em <u>http://support.brother.com</u>

## 🚹 ADVERTÊNCIA

- Este produto foi embalado em um saco plástico. Para evitar sufocamento, mantenha sacos plásticos longe de bebês e crianças. Não use o saco em berços, camas, carrinhos ou cercados. O saco não é um brinquedo.
- Use somente o cabo de alimentação CA fornecido com este produto.

## OBSERVAÇÃO

- Recomendamos que você guarde a embalagem original para o caso de precisar transportar seu equipamento.
- Use o cabo USB fornecido se desejar conectar seu equipamento a um computador.
- Remova a fita protetora e o filme que cobrem o equipamento e o LCD ou o Painel de controle.
- Certifique-se de ter recebido todos os componentes.





Conectar o cabo de alimentação.

## **ADVERTÊNCIA**

O equipamento deve ser equipado com um plugue de três pinos.





Abra a tampa superior 1.







- Pressione III.
- Pressione ▲ ou ▼ para exibir Conf.inicial. Pressione Conf.inicial.
- **C** Pressione Idioma local.
- Pressione ▲ ou ▼ para exibir o idioma.
   Pressione seu idioma.
- Pressione



## Selecionar o tipo de conexão

Estas instruções de instalação são para o Windows<sup>®</sup> XP Home, XP Professional, Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> 7, Windows<sup>®</sup> 8 e OS X v10.7.5, 10.8.x e 10.9.x.

Se o seu computador não possui uma unidade de DVD-ROM, se o DVD-ROM fornecido não contém drivers para o seu sistema operacional ou se você deseja fazer download de manuais e ferramentas, visite a página do seu modelo em <u>http://support.brother.com</u> Alguns aplicativos de software incluídos no DVD-ROM podem não estar disponíveis para download.

## OBSERVAÇÃO

Usuários do Windows<sup>®</sup> 8: Se os manuais da Brother estiverem no formato PDF, use o Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> para abri-los. Se o Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup> estiver instalado em seu computador, mas você não puder abrir os arquivos no Adobe<sup>®</sup> Reader<sup>®</sup>, altere a associação de arquivo para PDF.





## Para o cabo de interface USB

Windows<sup>®</sup>, vá para a página 4 Macintosh, vá para a página 6





## Para rede cabeada (apenas ADS-2500We) Vá para a página 8



(apenas ADS-2500We) Vá para a página 12

Para rede sem fio



## Para usuários de interface USB Windows<sup>®</sup>

(Windows<sup>®</sup> XP Home/XP Professional/Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows<sup>®</sup> 8)



## Antes de instalar

Certifique-se de que seu computador e equipamento Brother estejam ligados.

### OBSERVAÇÃO

- NÃO CONECTE O CABO USB AINDA.
- Se houver programas em execução, feche-os.
- As telas podem ser diferentes, dependendo de seu sistema operacional.
- O DVD-ROM inclui Nuance<sup>™</sup> PaperPort<sup>™</sup> 12SE. Este software é compatível com Windows<sup>®</sup> XP Home (SP3 ou versão posterior), XP Professional (SP3 ou versão posterior), Windows Vista<sup>®</sup> (SP2 ou versão posterior), Windows<sup>®</sup> 7 e Windows<sup>®</sup> 8. Atualize para o Windows<sup>®</sup> Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.



## Instalar MFL-Pro Suite

Coloque o DVD-ROM em sua unidade de DVD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu equipamento. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

#### **OBSERVAÇÃO**

 Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para Computador (Meu Computador).

(Para Windows<sup>®</sup> 8: clique no ícone 🚞

(Explorador de Arquivos) na barra de tarefas e depois vá para Computador.)

• Clique duas vezes no ícone do DVD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.

Clique em Instalar MFL-Pro Suite e depois em Sim se você aceitar os contratos de licença.

Adobe Flash Player 10	
ADS- XXXXX	brother
Menu Principal	Os drivers de scanner Nuance(TM) PaperPort(TM) SE e NewSoft Prestol BizCard serão instalados automaticamente.
Manuais do Usuário	
Instalação Personalizada	
Aplicativos Adicionais	
Suporte Brother	
Registro on-line	
© 2001-2013 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.	5 Voltar → 🏹 Sair

#### **OBSERVAÇÃO**

Para Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> 7 e Windows<sup>®</sup> 8, quando a tela Controle de Conta de Usuário for exibida, clique em **Permitir** ou em **Sim**.

- C Escolha Conexão local (USB) e depois clique em Avançar.
- Siga as instruções da tela.







## Conectar o cabo USB

Conectar o cabo USB à porta USB marcada com o símbolo raparte posterior do equipamento. Conecte o outro terminal do cabo ao seu computador.



 A instalação continuará automaticamente.
 As telas de instalação serão exibidas uma após a outra.

## **OBSERVAÇÃO**

NÃO cancele nenhuma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.

C Quando a tela **Registro on-line** aparecer, faça a sua escolha e siga as instruções na tela.



## Concluir e reiniciar

Clique em Concluir para reiniciar seu computador.

### OBSERVAÇÃO

 Caso seja exibida uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute
 Diagnóstico da instalação, clique duas vezes

em **T** (Brother Utilities) na área de trabalho e, em seguida, clique na lista suspensa e selecione o nome do modelo (se ainda não tiver selecionado). Clique em Ferramentas na barra de navegação à esquerda.

 Dependendo de suas configurações de segurança, uma janela de segurança do Windows<sup>®</sup> ou do software antivírus pode aparecer ao utilizar o equipamento ou o software do mesmo. Clique em Deixar ou Permitir na janela para continuar.

#### As telas a seguir aparecerão:

- Quando a tela Configuração de atualização de software aparecer, escolha a configuração de atualização de software que você deseja e clique em OK.
- Quando a tela do Programa de Pesquisa e Suporte de Produtos da Brother aparecer, selecione sua preferência e siga as instruções na tela.

## OBSERVAÇÃO

É necessário acesso à Internet para a atualização de software e para o Programa de Pesquisa e Suporte de Produtos da Brother.



A instalação está concluída e é o momento de fazer uma digitalização de teste. Consulte *Digitalização de teste (digitalizar para PC)* na página 21.

Para instalar aplicativos opcionais:

Agora ir para



## Para usuários de interface USB Macintosh

(OS X v10.7.5, 10.8.x e 10.9.x)



## Antes de instalar

Certifique-se de que seu Macintosh e equipamento Brother estejam ligados.

### OBSERVAÇÃO

Os usuários do OS X v10.6.x devem fazer o upgrade para o OS X v10.7.5 - 10.9.x.



## Conectar o cabo USB

#### OBSERVAÇÃO

- NÃO conecte o equipamento a uma porta USB de um teclado ou a um hub USB não alimentado.
- Conecte o equipamento diretamente ao seu Macintosh.

Conectar o cabo USB à porta USB marcada com o símbolo in na parte posterior do equipamento. Conecte o outro terminal do cabo ao seu computador.





a

## Instalar MFL-Pro Suite

Faça download do pacote completo de driver e software a partir do Brother Solutions Center (<u>http://support.brother.com/</u>).

- -> Selecione seu país.
- -> Selecione seu idioma.
- -> Clique em **Downloads**, navegue para sua página de produto e, em seguida, selecione seu sistema operacional.

### OBSERVAÇÃO

Para ajudar a identificar seu sistema operacional, clique no link **Como identificar seu sistema operacional (SO)**.

Clique duas vezes no ícone Start Here OSX para instalar. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu equipamento.



- C Escolha Conexão local (USB) e depois clique em Avançar. Siga as instruções da tela.
- Após a instalação, o software da Brother procurará o dispositivo Brother. Isso levará algum tempo para concluir.



# **Macintosh**

e Selecione seu equipamento na lista e depois clique em Avançar.

0	Setup Wizard		
scolha o disposi	itivo que você deseja i	nstalar	
ta: Se desejar adiciona	r a sua máquina manualmente,		
ique no botão "Persona	lizada".		
other ADS- XXXXXX	USB		
4. v			
*			
Personalizada		Cancelar	Avancar
		Cancela	Avançai



A instalação está Concluir concluída e é o momento de fazer uma digitalização de teste. Consulte Digitalização de teste (digitalizar para PC) na página 21.

Para instalar aplicativos opcionais:

Agora ir para

Windows<sup>®</sup> Macintosh USB





## Conectar o cabo de rede

Certifique-se de que seu computador e equipamento Brother estejam ligados.

#### OBSERVAÇÃO

Se houver programas em execução, feche-os.

• Você encontrará a porta Ethernet marcada

com o símbolo 📳 na parte traseira do

equipamento como mostrado abaixo. Remova a tampa protetora e conecte o cabo de rede à porta Ethernet.



Conecte o cabo a sua rede.



#### Para usuários de dispositivos móveis:

## OBSERVAÇÃO

- Faça o download e instale o Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows<sup>®</sup> Phone) a partir do site de download de aplicativos do seu dispositivo móvel.
- Para fazer o download do Manual do Usuário para o aplicativo que você estiver usando (Brother iPrint&Scan), visite o Brother Solutions Center em <u>http://support.brother.com</u> e clique em Manuais na página do seu modelo.



A instalação está concluída e é o momento de fazer uma digitalização de teste.

#### Para usuários do Windows<sup>®</sup>:

### **OBSERVAÇÃO**

- Para Windows<sup>®</sup> XP Home/XP Professional/ Windows Vista<sup>®</sup>/Windows<sup>®</sup> 7/Windows<sup>®</sup> 8
- As telas podem ser diferentes, dependendo de seu sistema operacional.
- O DVD-ROM inclui Nuance<sup>™</sup> PaperPort<sup>™</sup> 12SE. Este software é compatível com Windows<sup>®</sup> XP Home (SP3 ou versão posterior), XP Professional (SP3 ou versão posterior), Windows Vista<sup>®</sup> (SP2 ou versão posterior), Windows<sup>®</sup> 7 e Windows<sup>®</sup> 8. Atualize para o Windows<sup>®</sup> Service Pack mais recente antes de instalar o MFL-Pro Suite.

#### Agora ir para

Página 9

Para usuários do Macintosh:

#### OBSERVAÇÃO

Os usuários do OS X v10.6.x devem fazer upgrade para OS X v10.7.5 - 10.9.x.

#### Agora ir para



# Rede cabeada (Apenas ADS-2500We)

# Windows<sup>®</sup>



## Instalar MFL-Pro Suite

Insira o DVD-ROM fornecido em sua unidade de DVD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu equipamento. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

## OBSERVAÇÃO

- Se a tela do Brother não aparecer automaticamente, vá para Computador (Meu Computador).
   (Para Windows<sup>®</sup> 8: clique no ícone (Explorador de Arquivos) na barra de tarefas e, em seguida, vá até Computador.)
- Clique duas vezes no ícone do DVD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.
- O Menu Principal do DVD-ROM aparecerá. Clique em Instalar MFL-Pro Suite e depois em Sim caso aceite o contrato de licença. Siga as instruções da tela.

🔀 Adobe Flash Player 10	- • •
ADS- XXXXX	brother
Menu Principal	
Instalar MFL-Pro Suite Pacote completo de driver e software (Inclui configuração de Rede Sem Fio)	Os drivers de scanner Nuance(TM) PaperPort(TM) SE e NewSoft Presto! BizCard serão instalados automaticamente.
Manuais do Usuário	
Instalação Personalizada	
Aplicativos Adicionais	
Suporte Brother	
Registro on-line	
© 2001-2013 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.	5 Voltar →l¶ Sair

## OBSERVAÇÃO

Para Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> 7 e Windows<sup>®</sup> 8, quando a tela Controle de Conta de Usuário for exibida, clique em **Permitir** ou **Sim**.

C Selecione Conexão em rede cabeada (Ethernet) e depois clique em Avançar.

Instalação do Dispositivo de Impressão da Bro	other				
Tipo de conexão	EX.				
Selecione o tipo de conexão do dispositivo que pretende instalar e clique em Avançar.Não é possível usar a rede com fio e a rede sem fio simultaneamente.					
🔘 Conexão local (USB)	<b>•</b>				
🗌 Instalação personalizada					
Conexão em rede cabeada (Ethernet)					
🔲 Instalação personalizada					
U Lonexao em rede sem rio					
Instalação personalizada					
InstallShield					
	< Voltar Avançar > Cancelar				

C Quando esta tela aparecer, selecione Altere as configurações de porta Firewall para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado) e clique em Avançar.

Insta	lação do dispositivo Brother
Fir	rewall/Antivírus detectado
	D Windows Firewall está ajudando a proteger seu computador. Com as configueações de intervall atuais, alguns dos recursos de rede na máquina não funcionaño. Para que todos os recursos de rede da máquina funcionem, algumas das configurações de porta do Vindows Firewall precisam ser alteradas.
(	<ul> <li>Altere as configurações de porta Firewall para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)</li> </ul>
	<ul> <li>Continue sem alterar as contigurações do Windows Firewall. (Alguns recursos de rede serão desativados)</li> </ul>
	Para usuários de Software Antivírus:
	Se você estiver usando um software Antivírus, uma caixa de diálogo de advertência poderá ser exibida durante a instalação. Escolha "Permitir" para continuar.
Install	Shield Canceler Canceler

A instalação dos drivers da Brother começará automaticamente. As telas de instalação serão exibidas uma após a outra.

## IMPORTANTE

NÃO cancele nenhuma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.

f Quando a tela **Registro on-line** for exibida, faça a sua seleção e siga as instruções na tela.





## Concluir e reiniciar

- Clique em **Concluir** para reiniciar o computador.
- b
- As telas a seguir aparecerão.
- Quando a tela Configuração de atualização de software aparecer, escolha a configuração de atualização de software desejada e clique em OK.
- Quando o Programa de Pesquisa e Suporte de Produtos Brother iniciar, siga as instruções na tela.

### OBSERVAÇÃO

É necessário acesso à Internet para a atualização de software e para o Programa de Pesq. e Suporte de Produtos Brother.



A instalação está concluída e é o momento de fazer uma digitalização de teste. Consulte Digitalização de teste (digitalizar para PC) na página 21.

Para instalar aplicativos opcionais:

Agora ir para



# Rede cabeada (Apenas ADS-2500We)

# Macintosh



## Instalar MFL-Pro Suite

- Faça download do pacote completo de driver e software a partir do Brother Solutions Center (<u>http://support.brother.com/</u>).
  - -> Selecione seu país.
  - -> Selecione seu idioma.
  - -> Clique em **Downloads**, navegue para sua página de produto e, em seguida, selecione seu sistema operacional.

## OBSERVAÇÃO

Para ajudar a identificar seu sistema operacional, clique no link **Como identificar seu sistema operacional (SO)**.

b

Clique duas vezes no ícone **Start Here OSX** para instalar. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu equipamento.



 Selecione Conexão em rede cabeada (Ethernet) e depois clique em Avançar.
 Siga as instruções da tela.

r e clique em Avançar.
r e clique em Avançar.
103604113A20081112270211383361202984380
~
ancelar Avançar

C Após a instalação, o software da Brother procurará o dispositivo Brother. Isso levará algum tempo para concluir.

Selecione seu equipamento na lista e, em seguida, clique em Avançar.



## OBSERVAÇÃO

- Se o seu equipamento não for encontrado na rede, confirme as configurações da rede.
- Você pode localizar o endereço MAC (Endereço Ethernet) e endereço IP do seu equipamento a partir do painel de controle do equipamento.
- Se esta tela for exibida, digite um nome para seu Macintosh com até 15 caracteres e depois clique em **Avançar**.



O nome digitado será exibido no LCD do equipamento quando você selecionar uma opção de escaneamento. (Para obter mais informações, consulte Escanear a partir do painel de controle do equipamento no Manual do Usuário.)



A instalação está concluída e é o momento de fazer uma digitalização de teste. Consulte *Digitalização de teste* (*digitalizar para PC*) na página 21.

Para instalar aplicativos opcionais:

Agora ir para



## Para usuários de interface de rede sem fio

## Escolher o método de configuração sem fio

As instruções a seguir oferecem dois métodos para configurar seu equipamento Brother em uma rede sem fio. Se você quiser digitalizar usando seus dispositivos móveis somente, selecione o método **b**. Caso contrário, selecione o método **a**.









## Configuração usando o DVD-ROM e um cabo

USB (Windows<sup>®</sup> e Macintosh)

#### Para usuários do Macintosh:

Para a instalação em Macintosh, faça download do pacote completo de driver e software a partir do Brother Solutions Center (<u>http://support.brother.com/</u>). Depois de fazer download do arquivo em seu Macintosh, clique duas vezes em "Start Here OSX". Selecione Instalação "Sem fios" e siga as instruções da "Configuração de dispositivos de rede sem fios" na tela de seu computador. Quando a configuração estiver concluída, vá para a etapa **g** em página 15.

Para usuários do Windows<sup>®</sup>:

Coloque o DVD-ROM em sua unidade de DVD-ROM. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu equipamento. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.

#### **OBSERVAÇÃO**

 Se a tela da Brother não aparecer automaticamente, vá para Computador (Meu Computador).

(Para Windows<sup>®</sup> 8: clique no ícone [

(**Explorador de Arquivos**) na barra de tarefas e depois vá para **Computador**.)

- Clique duas vezes no ícone do DVD-ROM e clique duas vezes em **start.exe**.
- Clique em Instalar MFL-Pro Suite e depois em Sim se você aceitar os contratos de licença.



#### OBSERVAÇÃO

- Para Windows Vista<sup>®</sup>, Windows<sup>®</sup> 7 e Windows<sup>®</sup> 8, quando a tela Controle de Conta de Usuário for exibida, clique em **Permitir** ou em **Sim**.
- Clique em **Sim** se você aceitar os contratos de licenciamento.

- C Escolha Conexão de rede sem fio e depois clique em Avançar.
- Quando a tela Firewall/Antivírus detectado aparecer, escolha Altere as configurações da porta Firewall para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado) e depois clique em Avançar.

F	raiação do dispositivo protiner
	D Windows Firewall está ajudando a proteger seu computador. Com as contiguações de firewall atuais, ajguns dos recursos de rede na máquina não funcionaño. Para que todos os recursos de rede da máquina funcionem, algumas das configuações de posta do Windows Freval enceisam es alteradas.
1	Altere as configurações de porta Firewall para ativar a conexão de rede e continue com a instalação. (Recomendado)
	<ul> <li>Lontinue sem alterar as contigurações do Windows Firewall. (Alguns recursos de rede serão desativados)</li> </ul>
	Para usuários de Software Antivírus:
	Se você estiver usando um software Antivírus, uma caixa de diálogo de advertência poderá ser exibida durante a instalação. Escolha "Permitir" para continuar.
	alShield

- Siga as instruções na tela para configurar o seu equipamento Brother.
- Seu equipamento irá agora tentar conectar à sua rede sem fios. Pode levar alguns minutos.



A configuração da rede sem fios agora está concluída.

A luz Wi-Fi ( no Painel de Controle se acenderá, indicando que a interface de rede do equipamento está configurada para WLAN.

#### Para instalar o MFL-Pro Suite

Para usuários do Windows<sup>®</sup>:

Agora ir para

Passo g na página 14

Para usuários do Macintosh:

Agora ir para

Passo g na página 15



Selecione seu equipamento na lista e depois clique em Avançar.



## **OBSERVAÇÃO**

- Caso seu equipamento não seja encontrado na rede, confirme suas configurações seguindo as instruções na tela.
- Se estiver usando WEP e o LCD exibir Conectada mas seu equipamento não for encontrado na rede, certifique-se de que inseriu a chave WEP corretamente. A chave WEP faz distinção entre maiúsculas e minúsculas.
- A instalação dos drivers da Brother começará automaticamente. As telas de instalação serão exibidas uma após a outra.

#### **OBSERVAÇÃO**

- NÃO cancele nenhuma das telas durante a instalação. Pode levar alguns segundos para que todas as telas sejam exibidas.
- Se a tela **Segurança do Windows** aparecer, marque a caixa de seleção e clique em **Instalar** para concluir a instalação corretamente.
- Quando a tela **Registro on-line** for exibida, faça a sua escolha e siga as instruções na tela.



## Concluir e reiniciar

Clique em Concluir para reiniciar seu computador.



## OBSERVAÇÃO

Caso seja exibida uma mensagem de erro durante a instalação do software, execute **Diagnóstico da instalação**, clique duas vezes

em **R** (Brother Utilities) na área de trabalho e, em seguida, clique na lista suspensa e selecione o nome do modelo (se ainda não tiver selecionado). Clique em **Ferramentas** na barra de navegação à esquerda.

As telas a seguir aparecerão:

- Quando a tela Configuração de atualização de software aparecer, escolha a configuração de atualização de software que você deseja e clique em OK.
- Quando o Programa de Pesquisa e Suporte de Produtos Brother iniciar, siga as instruções na tela.

## OBSERVAÇÃO

- É necessário acesso à Internet para a atualização de software e para o Programa de Pesquisa e Suporte de Produtos da Brother.
- Quando você instala o MFL-Pro Suite, a Brother Help também será instalada automaticamente. Inicie a Brother Help

*S Brother Help* clicando em *S* na bandeja

do sistema. Clique em *S Brother Help* para acessar o Brother Solutions Center.



A instalação está concluída e é o momento de fazer uma digitalização de teste. Consulte Digitalização de teste (digitalizar para PC) na página 21.

Para instalar aplicativos opcionais:





## Rede sem fio (Apenas ADS-2500We)

# Macintosh

Selecione seu equipamento na lista e depois clique em Avançar.

er ADS XXXXXX	Rede	XXXXXXX XXXX	

## OBSERVAÇÃO

Caso suas configurações de rede sem fio falharem, a tela **Assistente de configuração de dispositivos de rede sem fio** aparecerá. Siga as instruções na tela para concluir a configuração sem fio.

Configuração de d	lispositivos sem f	io ((	( ලා)
O método de instalação ser ao seu computador sem fic	m fio recomendado é atravé: ).	de um cabo USB conectad	lo temporariamente
Você tem um cabo USB?			
💽 Sim, tenho um cabo	USB para a instalação.	0	~ /
🔘 Não, não tenho um c	abo USB.		
Nota: Se não tiver um cal Avançado).	bo USB, você poderá configu	rar o dispositivo de modo	sem fio (Método
	< Voltar	Avançar >	Cancelar

A instalação dos drivers da Brother começará automaticamente. Aguarde a instalação do software.

### OBSERVAÇÃO

 Você pode localizar o endereço MAC (endereço de Ethernet) e o endereço IP no visor LCD do equipamento.
 Para localizar o endereço MAC, pressione



(Configuração) > Rede > WLAN >

Endereço MAC. Para localizar o endereço IP, pressione



TCP/IP>Endereço IP.

 Se a tela Configure um nome de "Escanear para" na rede aparecer, digite um nome para o seu Macintosh (com até 15 caracteres) e depois clique em Avançar.

Configure um r	iome de Escanear para na rede
Registre seu computa pode selecionar seu c	dor no aparelho para habilitar as funções "Escanear para" da rede. Você omputador como destino ao selecionar as opções de "Escanear para" no
aparelho	
Você pode selecion	ar seu computador ao usar as funções "Escanear para" da rede.
	brother
	Definir mais tarde

O nome que você digitar será exibido no LCD do equipamento quando você selecionar a opção de digitalização. Para obter mais informações, consulte *Escanear a partir do painel de controle do equipamento* no *Manual do Usuário*.



A instalação está concluída e é o momento de fazer uma digitalização de teste. Consulte Digitalização de teste (digitalizar para PC) na página 21.

Para instalar aplicativos opcionais:

Agora ir para



## Para usuários de rede sem fio (Apenas ADS-2500We)

# Configuração usando seu equipamento Brother

- Coloque seu equipamento Brother dentro do alcance de seu ponto de acesso/roteador sem fio. O alcance pode variar, dependendo do ambiente. Consulte as instruções fornecidas com o seu ponto de acesso/roteador sem fio.
- Se seu ponto de acesso/roteador sem fio possui o símbolo WPS ou AOSS™ como mostrado abaixo, vá para d. Caso contrário, vá para c.



C No LCD do equipamento, pressione

(Configuração) > Rede > WLAN >

Assis.Configur. Siga as instruções no LCD. Em seguida, vá para g.

**O** No LCD do equipamento, pressione

(C

(Configuração) > Rede > WLAN >

WPS/AOSS.

Quando Ativar WLAN? for exibido, pressione Sim para aceitar.

## **OBSERVAÇÃO**

- Se você não iniciar o WPS/AOSS no LCD do equipamento em alguns segundos depois de pressionar o botão WPS ou AOSS™ em seu ponto de acesso/roteador sem fio, a conexão poderá falhar.
- Caso seu ponto de acesso/roteador sem fio seja compatível com WPS e você queira configurar seu equipamento usando o Método PIN (Número de Identificação Pessoal), consulte *Configuração usando* o método de PIN de WPS (Wi-Fi Protected Setup) no Manual do Usuário de Rede.
- Quando o LCD instruir você a iniciar o WPS ou o AOSS™, pressione o botão WPS ou AOSS™ em seu ponto de acesso/roteador sem fio (para obter mais informações, consulte as instruções fornecidas com seu ponto de acesso/roteador sem fio).



- Este recurso detectará automaticamente qual modo (WPS ou AOSS™) seu ponto de acesso/roteador sem fio usa e tentará se conectar à sua rede sem fio.
- Se o seu dispositivo sem fio conectar com sucesso, o LCD exibirá a mensagem Conectada até que você pressione OK. Se a conexão falhar, o LCD exibirá um código de erro. Anote o código de erro, consulte as Solução de problemas na página 17 e depois corrija o erro.



## A configuração da rede sem fios agora está concluída.

A luz Wi-Fi < no Painel de Controle se acenderá, indicando que a interface de rede do equipamento está configurada para WLAN.

## OBSERVAÇÃO

- Conecte seu dispositivo móvel para um ponto de acesso/roteador sem fio usando uma conexão Wi-Fi.
- Faça o download e instale o Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows<sup>®</sup> Phone) a partir do site de download de aplicativos do seu dispositivo móvel.
- Para fazer o download do Manual do Usuário para o aplicativo que você estiver usando (Brother iPrint&Scan), visite o Brother Solutions Center em <u>http://support.brother.com</u> e clique em Manuais na página do seu modelo.

Pressione OK no LCD do equipamento Brother.

## Solução de problemas

Se você precisar de assistência durante a configuração e quiser entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother, certifique-se de ter em mãos seu SSID (Nome da rede) e sua chave de rede. Não podemos auxiliá-lo a localizar estas informações.

# Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID\* e chave de rede\*\*)

1) Verifique a documentação fornecida com seu ponto de acesso/roteador sem fio.

2) O SSID padrão pode ser o nome do fabricante ou o nome do modelo.

- 3) Caso não saiba as informações de segurança, consulte o fabricante do roteador, seu administrador do sistema ou seu provedor de serviços de Internet.
- \* Se o ponto de acesso/roteador WLAN não estiver transmitindo o SSID, ele automaticamente não será detectado. Você deve inserir manualmente o nome do SSID. Consulte *Configurar seu equipamento quando o SSID não estiver transmitindo* no *Manual do Usuário de Rede*.
- \*\*A chave de rede pode também ser descrita como Senha, Chave de segurança ou Chave de criptografia.

## Códigos do erro

Se o LCD exibir um código de erro, localize o código na tabela a seguir e use a solução recomentada para corrigir o erro.

Código do erro	o do erro Soluções recomendadas		
	A configuração sem fio não está ativada.		
	Ajuste a configuração sem fio para LIGADA:		
TS-01	1. Em seu equipamento, pressione 🎧 (Configuração) > Rede > WLAN >		
	Assis.Configur.		
	<ol> <li>Quando Ativar WLAN? for exibido, pressione Sim.</li> <li>Isso iniciará o assistente de configuração sem fio.</li> </ol>		
	O ponto de acesso/roteador sem fio não pode ser detectado.		
TS-02	<ol> <li>Verifique o seguinte:         <ul> <li>Certifique-se de que o ponto de acesso/roteador sem fio esteja ligado.</li> <li>Mova seu equipamento para uma área livre de obstruções ou para mais perto do ponto de acesso/roteador sem fio.</li> <li>Posicione temporariamente seu equipamento a um metro do ponto de acesso sem fio ao ajustar as configurações de rede sem fios.</li> <li>Caso seu ponto de acesso/roteador sem fio estiver utilizando a filtragem de endereço MAC, confirme que o endereço MAC de seu equipamento Brother está permitido no filtro.</li> </ul> </li> <li>Caso tenha informado manualmente o SSID e as informações de segurança (SSID/método de autenticação/método de criptografia/chave de rede), estas podem estar incorretas.</li> <li>Confirme o SSID e as informações de segurança e redigite as informações corretas conforme necessário. Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID* e chave de rede**)</i> na página 17.</li> </ol>		
TS-03	As configurações de rede sem fio e segurança informadas podem estar incorretas. Confirme as configurações de rede sem fio. Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID* e chave de rede**</i> ) na página 17.		
	Confirme que o SSID/método de autenticação/método de criptografia/Id de usuário/senha informados ou selecionados estejam corretos.		



Código do erro	Soluções recomendadas				
	Os métodos de autenticação/criptografia usados pelo ponto de acesso/roteador sem fio selecionado não são aceitos por seu equipamento.				
	Para o modo infraestrutura, altere os métodos de autenticação e criptografia de seu ponto de acesso/roteador sem fio. Seu equipamento aceita os métodos de autenticação a seguir:				
	Método de autenticação	Método de criptografia			
		TKIP			
		AES			
	WPA2-Personal	AES			
TS-04	Abrir	WEP			
		Nenhum (sem criptografia)			
	Chave compartilhada	WEP			
	Caso seu problema não seja resolvido, o SSID ou as configurações de rede que você informou podem estar incorretos. Confirme as configurações de rede sem fio. Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID* e chave de rede**)</i> na página 17.				
	Para o modo Ad-hoc, altere os m para a configuração sem fio. Se Aberto, com criptografia WEP o	nétodos de autenticação e criptografia de seu computador u equipamento aceita apenas o método de autenticação ocional.			
	As informações de segurança (S	SSID/Chave de rede) estão incorretas.			
TS-05	Confirme o SSID e as informações de segurança (Chave de rede). Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID* e chave de rede**)</i> na página 17.				
	Caso seu roteador utilize criptografia WEP, informe a chave utilizada como primeira chave WEP. Seu equipamento Brother aceita apenas o uso da primeira chave WEP.				
TS-06	As informações de segurança sem fios (método de autenticação/método de criptografia/chave de rede) estão incorretas.				
	Confirme as informações de segurança sem fio (método de autenticação/método de criptografia/chave de rede) usando a tabela de Métodos de autenticação do erro TS-04. Consulte <i>Como posso localizar as informações de segurança da rede sem fios (SSID* e chave de rede**</i> ) na página 17.				
	Caso seu roteador utilize criptografia WEP, informe a chave utilizada como primeira chave WEP. Seu equipamento Brother aceita apenas o uso da primeira chave WEP.				
	Seu equipamento não pode detectar um ponto de acesso/roteador sem fio que possua WPS ou AOSS™ habilitado.				
TS-07	Para ajustar suas configurações sem fio usando WPS ou AOSS™, você deve operar tanto seu equipamento como o ponto de acesso/roteador sem fio. Confirme que seu ponto de acesso/roteador sem fio aceita WPS ou AOSS™ e tente começar pelo passo <b>7</b> na página 16.				
	Caso não saiba como operar ser usando WPS ou AOSS™, consu seu ponto de acesso/roteador se seu administrador de rede.	u ponto de acesso/roteador sem fio ulte a documentação fornecida com em fio, pergunte ao fabricante ou ao			
	Dois ou mais pontos de acesso s	em fio com WPS ou AOSS™ habilitado foram detectados.			
TS-08	Confirme que apenas um ponto de acesso/roteador sem fio dentro do alcance tenha o método WPS ou AOSS™ ativo e tente novamente.				
	Para evitar a interferência de ou novamente começando pelo pas	tros pontos de acesso, depois de alguns minutos, tente sso <b>7</b> na página 16.			
TS-20	O equipamento ainda está tentando conectar à sua rede sem fios. Aguarde alguns minutos e depois verifique o status da WLAN.				

## Instalar aplicativos opcionais



### NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard permite gerenciar no computador informações de cartões de visita escaneados, como nome, empresa, endereço para correspondência, número de telefone e fax e endereço de e-mail. Basta digitalizar ou importar seus cartões de visita e Presto! BizCard salva automaticamente os dados e a imagem de cada cartão. Estão disponíveis diferentes modos de visualização para fácil pesquisa, edição, criação e classificação.

### **Nuance PDF Converter Professional 8**

O Nuance PDF Converter Professional 8 oferece diversos recursos para lidar com arquivos PDF. Ele pode desbloquear e abrir arquivos PDF para visualização, edição, anotação e remontagem. Informe o número de série mostrado na aba do DVD-ROM do MFL-Pro Suite quando instalar o Nuance PDF Converter Professional 8.

- Reinsira o DVD-ROM ou clique duas vezes no programa start.exe. Se surgir a tela de nome do modelo, selecione o seu equipamento. Se surgir a tela de idiomas, selecione o seu idioma.
- O DVD-ROM do Menu Principal aparecerá. Clique em Aplicativos Adicionais.

Adobe Flash Player 10	
	brother
Menu Principal	
Instalar MFL-Pro Suite Pacole completo de driver e software (Inclui configuração de Rede Sem Fio)	É possível instalar aplicativos adicionais para ajudar a aprimorar a produtividade.
Manuais do Usuário	
Instalação Personalizada	
Aplicativos Adicionais	
Suporte Brother	
Registro on-line	
© 2001-2013 Brother Industries. Ltd. All Rights Reserved.	☆ Voltar +Ĩil Sair

C Clique no botão do aplicativo que você deseja instalar. (Os aplicativos disponíveis podem diferir, dependendo de seu país).

,	
	broth
Menu Principal	<b>«</b>
Aplicativos Adicionais	
Nuance PDF Converter Professional 8	
NewSoft Presto! BizCard 6	
PaperPort	

Quando a instalação estiver concluída, clique em Voltar para voltar para a tela do Aplicativos Adicionais e instale outros aplicativos.

Para sair, clique em Sair.

## OBSERVAÇÃO

- Para iniciar o NewSoft Presto! BizCard 6, siga uma destas instruções:
  - Usuários do Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup>

e Windows<sup>®</sup> 7: Clique em 🚳 (Iniciar) > Todos os Programas > NewSoft > Presto! BizCard 6.

 Usuários do Windows<sup>®</sup> 8: Mova o cursor para o canto inferior direito da área de trabalho. Quando a barra de menu aparecer,

clique em 👩 (Iniciar) e depois clique em

- (Presto! BizCard 6).
- Para iniciar o Nuance PDF Converter Professional 8, siga uma destas instruções:
  - Usuários do Windows<sup>®</sup> XP, Windows Vista<sup>®</sup>

e Windows<sup>®</sup> 7: Clique em 🚱 (Iniciar) > Todos os Programas > Nuance PDF Converter Professional 8 > PDF Converter Professional.

 Usuários do Windows<sup>®</sup> 8: Mova o cursor para o canto inferior direito da área de trabalho. Quando a barra de menu aparecer,

clique em Iniciar e depois clique em **PDF Converter Professional**).

Concluir A instalação está completa agora.

## Instalação de aplicativos opcionais (usuários do Macintosh)

### NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard permite gerenciar no computador informações de cartões de visita escaneados, como nome, empresa, endereço para correspondência, número de telefone e fax e endereço de e-mail. Basta digitalizar ou importar seus cartões de visita e Presto! BizCard salva automaticamente os dados e a imagem de cada cartão. Estão disponíveis diferentes modos de visualização para fácil pesquisa, edição, criação e classificação.

#### Presto! PageManager

O Presto! PageManager adiciona o recurso de reconhecimento óptico de caracteres (OCR) ao Brother ControlCenter2. Para obter mais detalhes sobre o ControlCenter2, consulte *Digitalizar usando o ControlCenter2 (Macintosh)* no Manual do Usuário. O OCR permite que você digitalize um documento e o converta em texto, de modo que possa editá-lo usando um aplicativo de processamento de texto de sua escolha. Com o Presto! PageManager, também é possível digitalizar, compartilhar e organizar facilmente fotografias e documentos.

#### Clique duas vezes no ícone Suporte Brother para instalar. A janela do Suporte Brother aparecerá.



Clique no botão do aplicativo que você deseja instalar. (Os aplicativos disponíveis podem diferir, dependendo de seu país).



# Digitalização de teste (digitalizar para PC)



## Digitalizar seu documento

Seu scanner Brother oferece vários métodos de digitalização (consulte o *Manual do Usuário*). Com o recurso de Escanear para arquivo, você pode digitalizar e salvar documentos como arquivos PDF. Para digitalizar documentos e ajustar as diversas configurações, assegure-se de ter instalado o driver e ter conectado o equipamento ao seu computador seguindo as instruções neste guia.

Confirme que o equipamento está conectado ao seu computador.



#### **OBSERVAÇÃO**

Quando você colocar diversos documentos, posicione-os de modo que as partes superiores dos mesmos estejam alinhadas em um pequeno ângulo em relação à direção da alimentação.



- Usuários ADS-2000e users devem ir para c.
- Usuários ADS-2500We users devem ir para d.
- C Pressione (chave Escar

(chave Escanear para PC).

O equipamento começa a alimentar e digitalizar seu documento. Vá para **i**.

- Deslize para a esquerda ou para a direita, ou pressione ◀ ou ▶ para exibir Escanear 1.
- e Pressione para PC.
- Deslize para a esquerda ou para a direita para Arquivo e depois pressione OK.
- Selecione o computador de destino no qual deseja salvar o arquivo.
- Pressione Iniciar. O equipamento começa a alimentar e digitalizar seu documento.
- Os dados escaneados são salvos em formato PDF na pasta de destino no computador que está conectado ao equipamento.



A digitalização de teste está concluído.

#### Faça download dos Manuais do Usuário de seu equipamento Brother a partir do Brother Solutions Center.

#### http://support.brother.com/

e:

- -> Selecione seu país.
- -> Selecione seu idioma.

-> Clique em **Manuais**, navegue para a página de seu produto e, em seguida, clique no Manual do Usuário que você deseja.

### **OBSERVAÇÃO**

Para ajudar a identificar o nome do modelo, clique no link: Como identificar o nome do seu modelo.

Qual manual?	O que há nele?
Guia de Configuração Rápida (este documento)	Siga as instruções para configurar seu equipamento e instalar os drivers e o software para o sistema operacional e tipo de conexão que estiver utilizando. Este Guia também inclui as instruções de segurança a serem lidas antes de configurar seu equipamento. Leia as instruções primeiro.
Manual do Usuário	Aprenda as operações de digitalização, aprenda como executar a manutenção de rotina e veja dicas para solução de problemas.
Manual do Usuário de Rede (apenas ADS-2500We)	Este Manual fornece informações úteis sobre configurações de rede e configurações de segurança usando o equipamento Brother. Você também poderá encontrar informações sobre protocolos aceitos para seu equipamento e dicas detalhadas sobre solução de problemas.
Guia de Conexão à Web (apenas ADS-2500We)	Este Guia fornece informações úteis sobre o acesso a serviços da Internet a partir do equipamento Brother, bem como sobre o download de imagens e a transferência de arquivos diretamente a partir de serviços da Internet.
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Guia de impressão/ digitalização móvel do Brother iPrint&Scan) (apenas ADS-2500We)	Este Manual oferece informações úteis sobre a digitalização em seu equipamento Brother para seu dispositivo móvel quando conectado a uma rede Wi-Fi. Para obter mais informações sobre como imprimir utilizando este aplicativo para dispositivos que suportam a impressão, consulte o manual.
Brother Image Viewer Guide for Android™ (Guia do visualizador de imagens Brother para Android™)	Este Guia fornece informações úteis sobre como usar seu dispositivo móvel Android™ para ver e editar documentos digitalizados por um equipamento Brother.
Brother ScanViewer Guide for iOS/OS X (Guia do Brother ScanViewer para iOS/OS X)	Este Guia fornece informações úteis sobre como usar seu dispositivo iOS ou computador Macintosh para ver e editar documentos digitalizados por um equipamento Brother e salvos no iCloud.



Visite-nos na internet http://www.brother.com/



www.brotherearth.com