

# Guide de l'utilisateur en ligne

**MFC-J5330DW**  
**MFC-J5830DW**  
**MFC-J5930DW**

## AVIS IMPORTANT

Les fonctions décrites dans ce guide peuvent ne pas être disponibles au moment de l'achat :

- **Rognage auto** dans les options *Numériser*
- **Ajuster page** dans les options *Copier*
- **Économie encre Cop.**
- **Copie papier fin**
- **Copie livre**
- **Copie filigrane**

**Ces fonctions seront disponibles en janvier 2017.**

Pour activer ces fonctions, téléchargez le microprogramme et les logiciels les plus récents :

- Pour rechercher le microprogramme le plus récent, visitez le site [solutions.brother.com/up2](http://solutions.brother.com/up2).
- Pour rechercher les logiciels les plus récents, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) sur [support.brother.com](http://support.brother.com), et téléchargez le **Package Pilote & Logiciel**.

## Table des matières

<b>Avant d'utiliser votre appareil Brother</b> .....	<b>1</b>
Définitions des remarques .....	2
Avis d'exclusion de garanties (États-Unis et Canada) .....	3
Marques de commerce .....	4
Remarque importante .....	5
<b>Présentation de votre appareil Brother</b> .....	<b>7</b>
Avant d'utiliser votre appareil .....	8
Description du panneau de commande .....	9
Description de l'écran tactile ACL .....	12
Nouvelles informations de Brother .....	20
Description de l'écran de réglages .....	22
Navigation sur l'écran tactile .....	25
Configurer l'écran Prêt .....	27
Définir l'écran par défaut du mode Copie et du mode Numériser .....	28
Accéder aux utilitaires Brother (Windows) .....	29
Désinstaller le logiciel Brother et les pilotes (Windows) .....	30
<b>Manipulation du papier</b> .....	<b>31</b>
Charger du papier .....	32
Charger du papier dans le bac à papier 1 / bac à papier 2 .....	33
Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU) .....	50
Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle .....	55
Zone non imprimable.....	59
Paramètres du papier.....	60
Papiers et autres supports d'impression acceptables .....	67
Charger des documents.....	78
Charger des documents dans le chargeur automatique de documents.....	79
Charger des documents sur la vitre du scanner .....	81
Zone non numérisable.....	82
<b>Imprimer</b> .....	<b>83</b>
Imprimer à partir de votre ordinateur (Windows).....	84
Imprimer une photo (Windows) .....	85
Imprimer un document (Windows) .....	86
Annuler une tâche d'impression (Windows) .....	87
Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N en 1) (Windows) .....	88
Imprimer une affiche (Windows).....	89
Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Windows) .....	90
Imprimer un livret automatiquement (Windows).....	93
Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris (Windows) .....	95
Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows).....	96
Utiliser un profil d'impression prédéfini (Windows).....	97
Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows) .....	100
Paramètres d'impression (Windows).....	101
Imprimer à partir de votre ordinateur (Macintosh).....	106
Imprimer une photo (Macintosh) .....	107

Imprimer un document (Mac) .....	108
Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Mac) .....	109
Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N dans 1) (Mac) .....	110
Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris (Mac) .....	111
Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Macintosh) .....	112
Options d'impression (Macintosh) .....	113
Imprimer des données directement depuis une clé USB .....	119
Clés USB compatibles .....	120
Imprimer des photos directement depuis une clé USB .....	121
Imprimer un fichier PDF directement depuis une clé USB .....	134
<b>Numériser .....</b>	<b>136</b>
Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother .....	137
Numériser des photos et des graphiques .....	138
Sauvegarder des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF .....	142
Enregistrer les données numérisées sur une clé USB .....	145
Numériser plusieurs cartes de visite et plusieurs photos (Rognage automatique) .....	150
Numérisation vers un fichier texte modifiable à l'aide de la fonction ROC .....	152
Numériser comme pièce jointe de courriel .....	156
Envoyer des données numérisées vers un serveur de courriel .....	160
Numériser vers un FTP .....	163
Numériser vers le réseau (Windows) .....	169
Services Web pour la numérisation sur votre réseau (Windows Vista SP2 ou ultérieur, Windows 7, Windows 8 et Windows 10) .....	177
Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis ControlCenter4 (Windows) .....	182
Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis ControlCenter2 (Mac) .....	186
Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) .....	190
Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) .....	191
Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows) .....	209
Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14 ou d'autres applications Windows .....	227
Numériser avec la Galerie de photos Windows ou Télécopie et numérisation Windows .....	232
Installer BookScan Enhancer et Whiteboard Enhancer (Windows) .....	236
Numériser à partir de votre ordinateur (Macintosh) .....	237
Numériser avec ControlCenter2 (Macintosh) .....	238
Numériser avec des applications compatibles TWAIN (Macintosh) .....	254
Configurer les paramètres de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web .....	258
Régler le rapport courriel de tâche de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web .....	259
<b>Copie .....</b>	<b>260</b>
Copier un document .....	261
Agrandir ou réduire les images copiées .....	264
Trier les copies .....	266
Effectuer des copies à l'aide de la fonction Mise en page (N en 1 ou Affiche) .....	267
Copier sur les deux côtés du papier (copie recto verso) .....	271
Copier une carte d'identité .....	275
Utiliser les raccourcis de copie Registre .....	277
Copier en mode d'économie d'encre .....	280
Options de copie .....	282

Utiliser les réglages préprogrammés de copie .....	287
<b>Télécopieur .....</b>	<b>289</b>
Envoyer une télécopie.....	290
Envoyer une télécopie depuis votre appareil Brother.....	291
Envoyer une télécopie recto verso depuis le chargeur automatique de documents .....	295
Envoyer une télécopie manuellement .....	296
Envoyer une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique.....	297
Envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire (diffusion) .....	298
Envoyer une télécopie en temps réel .....	302
Envoyer une télécopie à une heure spécifiée (télécopie différée).....	303
Modifier le réglage de recomposition automatique de numéro de télécopieur .....	305
Annuler une télécopie en cours .....	306
Vérifier et annuler une télécopie en attente.....	307
Options de télécopie.....	308
Recevoir une télécopie.....	310
Réglages du mode de réception .....	311
Aperçu de télécopie.....	318
Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée .....	325
Configurer l'horodatage de réception de télécopie.....	326
Recevoir une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique .....	327
Options de réception en mémoire .....	328
Fonction de récupération à distance des télécopies .....	340
Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur .....	346
Opérations vocales.....	347
Enregistrement de numéros de télécopieur .....	355
Configurer des groupes en vue d'une diffusion .....	362
Composer des codes d'accès et des numéros de carte de crédit.....	367
Services téléphoniques et appareils externes.....	369
Messagerie vocale .....	370
Sonnerie spéciale .....	371
Identification de l'appelant.....	376
Voice Over Internet Protocol (VoIP/interférence sur la ligne téléphonique) .....	378
Répondeur (REP) externe.....	379
Téléphones externes et téléphones supplémentaires.....	383
Rapports des télécopies .....	389
Définir le style du rapport de vérification de transmission .....	390
Définir l'intervalle du journal des photocopies .....	391
PC-FAX .....	393
PC-FAX pour Windows .....	394
PC-FAX pour Mac .....	420
<b>Réseau .....</b>	<b>423</b>
Fonctions de réseau de base prises en charge .....	424
Logiciel et utilitaires de gestion du réseau .....	425
En savoir plus sur le logiciel et les utilitaires de gestion du réseau.....	426
Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil .....	427
Avant de configurer votre appareil Brother pour un réseau sans fil .....	428

Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	429
Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).....	431
Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé .....	434
Configurer votre appareil pour un réseau sans fil d'entreprise.....	437
Utiliser Wi-Fi Direct® .....	442
Fonctions réseau avancées .....	455
Imprimer le rapport de configuration réseau .....	456
Opérations de télécopie à partir d'Internet (I-Fax).....	457
Configuration et utilisation de la recherche LDAP .....	479
Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web .....	483
Informations techniques pour les utilisateurs avancés.....	487
Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut .....	488
Imprimer le rapport WLAN.....	489
<b>Sécurité .....</b>	<b>492</b>
Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau .....	493
Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 .....	494
Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0 .....	495
Configurer le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web .....	496
Numériser à l'aide du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 .....	497
Configurer le mode public pour le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 .....	498
Fonctionnalités supplémentaires du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 .....	499
Enregistrer une nouvelle carte d'identification à l'aide du panneau de commande de l'appareil .....	500
Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS .....	501
Certificats et application de gestion sur le Web.....	502
Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité.....	527
Configurer l'envoi ou la réception de courriel à l'aide de la Gestion à partir du Web.....	528
Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur .....	529
Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL TLS .....	530
Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil .....	532
Qu'est-ce que l'authentification IEEE 802.1x? .....	533
Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web (navigateur Web) .....	534
Méthodes d'authentification IEEE 802.1x.....	536
<b>Mobile/Web Connect.....</b>	<b>537</b>
Brother Web Connect.....	538
Présentation de Brother Web Connect.....	539
Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect .....	540
Conditions d'utilisation de Brother Web Connect .....	542
Configurer Brother Web Connect .....	546
Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect.....	556
Envoyer un document à partir d'un périphérique de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect .....	558
Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect.....	560
Télécharger et enregistrer un document à partir d'un appareil de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect.....	565
Transmettre des télécopies vers le nuage ou un courriel.....	567

Google Cloud Print™ .....	571
Présentation de Google Cloud Print™ .....	572
Avant d'utiliser Google Cloud Print™ .....	573
Imprimer depuis Google Chrome™ ou Chrome OS™ .....	578
Imprimer depuis Google Drive™ pour Mobile .....	579
Imprimer depuis le service Webmail Gmail™ pour mobile .....	580
AirPrint .....	581
Présentation d'AirPrint.....	582
Avant d'utiliser AirPrint .....	583
Imprimer à l'aide d'AirPrint .....	586
Numériser à l'aide d'AirPrint .....	590
Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint (pour les modèles MFC) .....	593
Impression mobile pour Windows .....	596
Mopria® Print Service.....	597
Brother iPrint&Scan.....	598
Near-Field Communication (NFC).....	599
<b>ControlCenter .....</b>	<b>600</b>
ControlCenter4 (Windows).....	601
Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 (Windows) .....	602
Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) .....	604
Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows).....	605
Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter4 (Windows).....	606
Créer un onglet personnalisé avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows) .....	608
ControlCenter2 (Mac).....	610
Numériser avec ControlCenter2 (Macintosh).....	611
Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter2 (Macintosh).....	612
Activation de la fonction de chargement automatique (Mac) .....	614
<b>Dépannage.....</b>	<b>615</b>
Messages d'erreur et d'entretien.....	616
Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies.....	633
Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect .....	638
Bourrages de document.....	641
Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents .....	642
Le document est coincé en bas du chargeur automatique de documents .....	643
Le document est coincé dans le chargeur automatique de documents .....	644
Retirer les petits morceaux de papier coincés dans le chargeur automatique de documents .....	645
Bourrage d'imprimante ou bourrage papier .....	646
Le papier est coincé à l'avant de l'appareil.....	647
Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil .....	653
Retirer des débris de papier .....	658
Si vous avez de la difficulté avec votre appareil .....	659
Manipulation du papier et problèmes d'impression .....	660
Problèmes de téléphone et de télécopieur.....	667
Autres problèmes .....	674
Problèmes réseau .....	676
Problèmes liés à Google Cloud Print™ .....	687

Problèmes liés à AirPrint .....	688
Consulter les informations sur l'appareil .....	689
Réinitialiser votre appareil Brother .....	690
Description des fonctions de réinitialisation .....	691
<b>Entretien de routine .....</b>	<b>692</b>
Remplacer les cartouches d'encre .....	693
Nettoyer votre appareil Brother .....	697
Nettoyer le scanner .....	698
Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother .....	700
Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows) .....	702
Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh) .....	704
Nettoyer l'écran ACL de l'appareil .....	705
Nettoyer l'extérieur de l'appareil .....	706
Nettoyer le cylindre d'imprimante de l'appareil .....	708
Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier .....	710
Nettoyer la plaque de base .....	712
Nettoyer les rouleaux de chargement de papier .....	713
Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier pour le bac à papier 2 .....	715
Vérifier votre appareil Brother .....	716
Vérifier la qualité d'impression .....	717
Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother .....	720
Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Windows) .....	722
Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh) .....	724
Vérifier le volume d'encre .....	725
Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows) .....	727
Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Mac) .....	732
Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales .....	734
Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression .....	735
Emballer et expédier votre appareil Brother .....	737
<b>Réglages de l'appareil .....</b>	<b>740</b>
Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande .....	741
En cas de panne de courant (mémoire permanente) .....	742
Paramètres généraux .....	743
Enregistrer vos réglages favoris en tant que raccourci .....	763
Imprimer des rapports .....	767
Tableaux des réglages et des fonctions .....	770
Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur .....	810
Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web .....	811
Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance .....	815
<b>Annexe .....</b>	<b>827</b>
Caractéristiques techniques .....	828
Spécifications des consommables .....	837
Entrer du texte sur votre appareil Brother .....	839
Numéros de Brother .....	841





## Avant d'utiliser votre appareil Brother

- Définitions des remarques
- Avis d'exclusion de garanties (États-Unis et Canada)
- Marques de commerce
- Remarque importante



## Définitions des remarques

Les symboles et conventions suivants sont utilisés dans ce guide de l'utilisateur :

 <b>AVERTISSEMENT</b>	AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.
 <b>ATTENTION</b>	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou modérées.
<b>IMPORTANT</b>	IMPORTANT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des dommages matériels ou une perte de fonctionnalité du produit.
<b>REMARQUE</b>	REMARQUE précise l'environnement d'exploitation, les conditions d'installation ou des conditions d'utilisation spéciales.
	Les icônes de conseils offrent des trucs pratiques et des informations supplémentaires.
	Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger d'électrocution.
<b>Caractères gras</b>	Les caractères gras identifient les boutons sur le panneau de commande de l'appareil ou sur l'écran de l'ordinateur.
<i>Caractères italiques</i>	Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.
Courier New	La police Courier New sert à identifier les messages affichés à l'écran ACL de l'appareil.



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

## Avis d'exclusion de garanties (États-Unis et Canada)

LE OU LES CONCÉDANT(S) DE LICENCES DE BROTHER ET LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT NOMMÉS CONCÉDANTS DE LICENCES DE BROTHER) N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES CONCÉDANT(S) DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE ET NE FONT AUCUNE DÉCLARATION À L'ÉGARD DE L'UTILISATION OU DES RÉSULTATS DÉCOULANT DE L'UTILISATION DU LOGICIEL EN CE QUI CONCERNE L'EXACTITUDE, LA PRÉCISION, LA FIABILITÉ, LA MISE À NIVEAU OU TOUT AUTRE ASPECT DE CE DERNIER. LES RISQUES LIÉS AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL SONT INTÉGRALEMENT ASSUMÉS PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS POURRAIT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

LE OU LES CONCÉDANT(S) DE LICENCES DE BROTHER NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, LA PERTE D'EXPLOITATION, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER CE LOGICIEL MÊME SI LES CONCÉDANTS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES. ÉTANT DONNÉ QUE CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS POURRAIENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ QUE LES CONCÉDANTS DE LICENCES DE BROTHER ONT ENVERS VOUS À L'ÉGARD DES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE ET QUELLE QUE SOIT LA FORME DE L'ACTION (CONTRAT, TORT (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), ET LA RESPONSABILITÉ ASSOCIÉE AUX PRODUITS OU AUTRE), SERA LIMITÉE À 50 \$.



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

## Marques de commerce

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Excel, PowerPoint, OneNote, OneDrive et Microsoft Edge sont des marques déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Apple, AirPrint, Mac, Safari, iPad, iPhone, iPod touch et OS X sont des marques de commerce d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Nuance et PaperPort sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance® et Wi-Fi Direct® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance®.

WPA™, WPA2™, Wi-Fi Protected Setup™ et le logo Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques de commerce de Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play, Google Chrome, Chrome OS et Google sont des marques de commerce de Google, Inc. L'utilisation de ces marques de commerce doit être autorisée par Google.

Mozilla et Firefox sont des marques déposées de Mozilla Foundation.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. utilisée sous licence par Brother Industries, Ltd.

Intel est une marque de commerce d'Intel Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

Evernote et le logo Evernote Elephant sont des marques de commerce d'Evernote Corporation et sont utilisées sous licence.

Mopria® est une marque déposée ou une marque de service de Mopria Alliance, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

WordPerfect est une marque déposée de Corel Corporation et/ou de ses filiales au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

magicJack® est une marque déposée de magicJack VocalTec Ltd.

Chaque société dont un logiciel est mentionné dans ce manuel possède un contrat de licence de logiciel spécifique à ses propres programmes.

**L'ensemble des appellations commerciales et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents s'y rapportant et tout autre support sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de ces sociétés respectives.**



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)

## Remarque importante

- N'utilisez pas ce produit à l'extérieur du pays d'achat, puisqu'il pourrait violer les règlements de télécommunication sans fil et d'alimentation de ce pays.
- Windows 10 dans ce document représente Windows 10 Édition Familiale, Windows 10 Pro, Windows 10 Éducation et Windows 10 Entreprise.
- Windows Server 2008 dans le présent document représente Windows Server 2008 et Windows Server 2008 R2.
- Dans ce Guide de l'utilisateur, les messages de l'écran ACL du MFC-J5930DW sont utilisés, sauf mention contraire.
- Dans ce Guide de l'utilisateur, les illustrations du MFC-J5930DW sont utilisées, sauf mention contraire.
- Les écrans présentés dans ce Guide de l'utilisateur le sont à titre d'illustration seulement et peuvent différer des écrans réels.
- Sauf spécification contraire, les écrans présentés dans ce manuel proviennent de Windows 7 et OS X v10.10.x. Les écrans affichés sur votre ordinateur peuvent varier selon votre système d'exploitation.
- Le contenu du présent guide et les caractéristiques de ce produit peuvent être modifiés sans préavis.

### AVIS IMPORTANT

Les fonctions décrites dans ce guide peuvent ne pas être disponibles au moment de l'achat :

- **Rognage auto** dans les options *Numériser*
- **Ajuster page** dans les options *Copier*
- **Économie encre Cop.**
- **Copie papier fin**
- **Copie livre**
- **Copie filigrane**

**Ces fonctions seront disponibles en janvier 2017.**

Pour activer ces fonctions, téléchargez le microprogramme et les logiciels les plus récents :

- Pour rechercher le microprogramme le plus récent, visitez le site [solutions.brother.com/up2](http://solutions.brother.com/up2).
- Pour rechercher les logiciels les plus récents, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) sur [support.brother.com](http://support.brother.com), et téléchargez le **Package Pilote & Logiciel**.



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser votre appareil Brother](#)
- [Enregistrer les données numérisées sur une clé USB](#)
- [Numériser plusieurs cartes de visite et plusieurs photos \(Rognage automatique\)](#)
- [Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Paramètres de numérisation personnalisés \(Windows\)](#)
- [Paramètres de numérisation pour le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Paramètres du pilote TWAIN \(Windows\)](#)
- [Agrandir ou réduire les images copiées](#)
- [Copier en mode d'économie d'encre](#)
- [Options de copie](#)
- [Utiliser les réglages préprogrammés de copie](#)
- [Autres problèmes](#)
- [Tableaux des fonctions \(Modèles à écran tactile 2,7 po\)](#)

- 
- Tableaux de fonctionnalités (modèles à panneau tactile 3,7 po)
-

## Présentation de votre appareil Brother

- [Avant d'utiliser votre appareil](#)
- [Description du panneau de commande](#)
- [Description de l'écran tactile ACL](#)
- [Description de l'écran de réglages](#)
- [Navigation sur l'écran tactile](#)
- [Configurer l'écran Prêt](#)
- [Accéder aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)

## Avant d'utiliser votre appareil

Avant de tenter toute opération d'impression, confirmez les points suivants :

- Vérifiez si vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother.
- Pour les utilisateurs de réseau câblé ou de câble USB : assurez-vous que le câble d'interface est protégé physiquement.

### Sélection du bon type de papier

Pour une impression de haute qualité, il est important de sélectionner le bon type de papier. Assurez-vous de lire les informations sur les papiers compatibles avant d'acheter du papier, et déterminez la zone imprimable en fonction des réglages du pilote de l'imprimante.

### Impression, numérisation et télécopie simultanées

L'appareil peut imprimer des données provenant de l'ordinateur et simultanément envoyer ou recevoir des télécopies en mémoire, ou encore numériser un document vers l'ordinateur. L'envoi de télécopies ne sera pas interrompu lors de l'impression à partir de l'ordinateur. Néanmoins, quand l'appareil effectue une photocopie ou reçoit une télécopie sur papier, il interrompt l'impression et la reprend une fois l'opération terminée.

### Pare-feu (Windows)

Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et qu'il vous est impossible d'imprimer sur le réseau, de numériser sur le réseau ou d'utiliser PC-Fax, il peut être nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu. Si vous utilisez le pare-feu Windows et que vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother à partir du CD-ROM, les réglages de pare-feu requis ont déjà été définis. Si vous utilisez tout autre logiciel de pare-feu personnel, consultez le Guide de l'utilisateur de votre logiciel ou contactez le fabricant du logiciel.




### Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)

## Description du panneau de commande


### MFC-J5330DW



#### 1. Écran tactile à cristaux liquides (ACL)

Accédez aux menus et options en appuyant sur les éléments souhaités sur l'écran tactile.

Vous pouvez ajuster l'angle du panneau de commande en le soulevant.




#### 2. Boutons de menu



(Retour)

Appuyez pour retourner au menu précédent.



(Accueil)

Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.



(Annuler)

Appuyez pour annuler une opération.

#### 3. Pavé numérique

Appuyez sur les numéros pour composer des numéros de téléphone ou de télécopie, et pour saisir le nombre de copies.

#### 4. Témoin d'alimentation DEL


Le témoin d'alimentation DEL s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.


Lorsque l'appareil est en mode Veille, le témoin DEL clignote.




## 5. Marche/Arrêt

Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

Appuyez sur  et maintenez-le enfoncé pour mettre l'appareil hors tension. L'écran tactile affiche [Fermer] et reste allumé quelques secondes avant de s'éteindre. Si vous avez connecté un téléphone externe ou un répondeur, il est toujours disponible. .

Lorsqu'il est éteint à l'aide de la touche , l'appareil continue à nettoyer périodiquement la tête d'impression pour garantir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser la performance des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez l'appareil branché à une source d'alimentation en permanence.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW



#### 1. Symbole NFC (Communication en champ proche)

##### (MFC-J5930DW)


Vous pouvez utiliser l'authentification par carte en touchant le symbole NFC sur le panneau de commande avec la carte IC.

Si votre appareil Android™ prend en charge la fonction NFC, vous pouvez imprimer depuis votre appareil ou numériser des documents sur votre appareil de la même manière.

#### 2. Écran tactile à cristaux liquides (ACL)

Accédez aux menus et options en appuyant sur les éléments souhaités sur l'écran tactile.

Vous pouvez ajuster l'angle du panneau de commande en le soulevant.




---

### 3. Boutons de menu



Appuyez pour retourner au menu précédent.



Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.



Appuyez pour annuler une opération.

### 4. Pavé numérique

Appuyez sur les numéros pour composer des numéros de téléphone ou de télécopie, et pour saisir le nombre de copies.

### 5. Témoin d'alimentation DEL

Le témoin d'alimentation DEL s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

Lorsque l'appareil est en mode Veille, le témoin DEL clignote.

### 6. Marche/Arrêt

Appuyez sur pour allumer l'appareil.

Maintenez la touche enfoncée pour éteindre l'appareil. L'écran tactile affiche [Fermer], puis reste allumé quelques secondes avant de s'éteindre. Si vous avez raccordé un téléphone externe ou un répondeur automatique, celui-ci est toujours disponible.

Lorsqu'il est éteint à l'aide de la touche , l'appareil continue à nettoyer périodiquement la tête d'impression pour garantir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser la performance des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez l'appareil branché à une source d'alimentation en permanence.



### Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)
  - [Near-Field Communication \(NFC\)](#)
-


## Description de l'écran tactile ACL

### MFC-J5330DW

Vous pouvez accéder à trois écrans de page d'accueil en appuyant sur ◀ ou ▶.

Depuis les écrans de page d'accueil, vous pouvez accéder aux écrans Raccourcis, Configuration Wi-Fi, Réglages et Niveaux d'encre.


#### Écran Page d'accueil 1



Cet écran affiche l'état de l'appareil quand ce dernier est inactif. Cet écran Page d'accueil est également appelé écran du mode Prêt. Il s'affiche lorsque votre appareil est prêt pour la commande suivante.


L'écran d'accueil 1 permet d'accéder aux opérations [Fax], [Copier] et [Balayage].

#### Écran Page d'accueil 2



L'écran Page d'accueil 2 permet d'accéder à des fonctions supplémentaires telles que les opérations [Web], [Applis] et [USB].

#### Écran Page d'accueil 3



L'écran Page d'accueil 3 permet d'accéder à [Raccour. cop LGR].

#### 1. Date et heure

Affiche la date et l'heure réglées sur votre appareil.


## 2. Mode silencieux

Cette icône s'affiche lorsque le réglage [Mode silence] est défini sur [Activé].

Le réglage du mode silencieux permet de réduire le bruit d'impression. Lorsqu'il est activé, la vitesse d'impression diminue.

## 3. [Raccourcis]





Créez des raccourcis pour les opérations fréquemment utilisées, telles que l'envoi d'une télécopie, la copie, la numérisation, la connexion Web et les services Apps.




- Trois écrans Raccourcis sont disponibles. Vous pouvez programmer quatre raccourcis sur chaque écran.
- Pour afficher les autres écrans Raccourcis, appuyez sur ◀ ou ▶.

## 4. État de la connexion sans fil

Chaque icône dans le tableau suivant indique l'état du réseau sans fil :

	Vous n'êtes pas connecté au point d'accès sans fil. Appuyez sur ce bouton pour configurer les paramètres sans fil. Pour de l'information plus détaillée ►► <i>Guide d'installation rapide</i>
	Le réseau sans fil est connecté. Un indicateur à trois niveaux dans chacun des écrans d'accueil affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.
	Impossible de détecter le point d'accès sans fil.
	Le paramètre sans fil est désactivé.

 Vous pouvez configurer les paramètres sans fil en appuyant sur le bouton d'état sans fil.

## 5. [Réglages]

Appuyez pour accéder au menu [Réglages].

## 6. [Encre]







Affiche le volume d'encre disponible. Appuyez pour accéder au menu [Encre].

Lorsqu'une cartouche d'encre arrive en fin de vie ou a un problème, une icône d'erreur s'affiche sur la couleur d'encre concernée.


## 7. Modes :

-  [Fax]


Appuyez pour accéder au mode Fax.

-  [Copier]  
Appuyez pour accéder au mode Copie.
-  [Balayage]  
Appuyez pour accéder au mode de numérisation.
-  [Web]  
Appuyez pour connecter l'appareil Brother à un service Internet.
-  [Applis]  
Appuyez pour connecter l'appareil Brother au service Applis Brother.
-  [USB]  
Appuyez pour accéder au menu [USB].
-  [Raccour. cop LGR]  
Appuyez pour copier sur du papier de format Registre ou A3 en utilisant ce menu prédéfini.


#### 8. [Télécop. enr. :]




[Télécop. enr.] affiche le nombre de télécopies reçues qui se trouvent en mémoire.

Appuyez sur  pour imprimer les télécopies.

#### 9. [Nouveaux fax :]




Lorsque [Aperç téléc] est réglé sur [Activé], [Nouveaux fax] affiche le nombre de nouvelles télécopies que vous avez reçues et mises en mémoire.




Appuyez sur  pour afficher les télécopies sur l'écran tactile.



Si vous recevez des télécopies comportant plusieurs formats de page (par exemple une page de format Lettre et une page de format Registre), l'appareil peut créer et stocker un fichier pour chaque format de papier, si bien que l'écran tactile peut indiquer que plus d'une télécopie a été reçue.

## 10. Icône d'avertissement



L'icône d'avertissement  apparaît en cas de message d'erreur ou d'entretien. Appuyez sur  pour afficher les détails, puis appuyez sur  pour revenir au mode Prêt.




- Ce produit utilise la police de ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Vous pouvez accéder à trois écrans de page d'accueil en faisant glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou en appuyant sur ◀ ou ▶.

Depuis les écrans de page d'accueil, vous pouvez accéder aux écrans Raccourcis, Configuration Wi-Fi, Réglages et Niveaux d'encre.

### Écran Page d'accueil 1




Cet écran affiche l'état de l'appareil quand ce dernier est inactif. Cet écran Page d'accueil est également appelé écran du mode Prêt. Il s'affiche lorsque votre appareil est prêt pour la commande suivante.



Vous pouvez modifier l'écran du mode Prêt.


L'écran Page d'accueil 1 permet d'accéder aux opérations [Fax], [Copie] et [Balayage].

### Écran Page d'accueil 2



L'écran Page d'accueil 2 permet d'accéder à des fonctions supplémentaires telles que les opérations [Web], [Applis] et [USB].

## Écran Page d'accueil 3



L'écran Page d'accueil 3 permet d'accéder à [Raccourcis copie LGR].

### 1. **Date et heure**

Affiche la date et l'heure réglées sur votre appareil.


### 2. **Mode silencieux**


Cette icône s'affiche lorsque le réglage [Mode silence] est défini sur [Activé].

Le réglage du mode silencieux permet de réduire le bruit d'impression. Lorsqu'il est activé, la vitesse d'impression diminue.

### 3. **[Raccourcis]**





Créez des raccourcis pour les opérations fréquemment utilisées, telles que l'envoi d'une télécopie, la copie, la numérisation, la connexion Web et les services Apps.



- Trois onglets Raccourcis sont disponibles avec six raccourcis sur chaque onglet.
- Appuyez sur  qui s'affiche au bas de l'écran pour accéder aux écrans d'accueil.

#### 4. **État de la connexion sans fil**

Chaque icône dans le tableau suivant indique l'état du réseau sans fil :

	Votre appareil n'est pas connecté au point d'accès sans fil. Appuyez sur ce bouton pour configurer les paramètres sans fil. Pour de l'information plus détaillée >> <i>Guide d'installation rapide</i>
	Le réseau sans fil est connecté. Un indicateur à trois niveaux dans chacun des écrans d'accueil affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.
	Impossible de détecter le point d'accès sans fil.
	Le paramètre sans fil est désactivé.



Vous pouvez configurer les paramètres sans fil en appuyant sur le bouton d'état sans fil.

#### 5. **[Param]**

Appuyez pour accéder au menu [Param].

#### 6. **[Encre]**

Affiche le volume d'encre disponible. Appuyez pour accéder au menu [Encre].

Lorsqu'une cartouche d'encre arrive en fin de vie ou a un problème, une icône d'erreur s'affiche sur la couleur d'encre concernée.


#### 7. **Modes :**

-  **[Fax]**

Appuyez pour accéder au mode Fax.

-  **[Copie]**

Appuyez pour accéder au mode Copie.

-  **[Balayage]**

Appuyez pour accéder au mode de numérisation.

-  **[Web]**


Appuyez pour connecter l'appareil Brother à un service Internet.

-  **[Applis]**

Appuyez pour connecter l'appareil Brother au service Applis Brother.

-  **[USB]**


Appuyez pour accéder au menu [USB].

-  **[Raccourcis copie LGR]**

Appuyez pour copier sur du papier de format Register ou A3 en utilisant ce menu prédéfini.




## 8. [Télécop. enr.:]



[Télécop. enr.] affiche le nombre de télécopies reçues qui se trouvent en mémoire.

Appuyez sur pour imprimer les télécopies.

## 9. [Nouveaux fax :]




Lorsque [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activé], [Nouveaux fax] affiche le nombre de nouvelles télécopies que vous avez reçues et mises en mémoire.

Appuyez sur pour afficher les télécopies sur l'écran tactile.



Si vous recevez des télécopies comportant plusieurs formats de page (par exemple une page de format Lettre et une page de format Registre), l'appareil peut créer et stocker un fichier pour chaque format de papier, si bien que l'écran tactile peut indiquer que plus d'une télécopie a été reçue.

## 10. Icône d'avertissement



L'icône d'avertissement apparaît en cas de message d'erreur ou d'entretien. Appuyez sur pour afficher les détails, puis appuyez sur pour revenir au mode Prêt.



- Ce produit utilise la police de ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.



### Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)
- [Nouvelles informations de Brother](#)
- [Configurer l'écran Prêt](#)
- [Réduire le bruit d'impression](#)
- [Vérifier le volume d'encre](#)
- [Description de l'écran de réglages](#)

- 
- Utiliser les raccourcis de copie Registre
  - Messages d'erreur et d'entretien
-


## Nouvelles informations de Brother

>> MFC-J5330DW

>> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW


### MFC-J5330DW

Les nouvelles informations de Brother s'affichent dans la barre d'informations lorsque les paramètres de notification tels que [Message de Brother] et [Vérif auto micrologiciel] sont définis sur [Activé].

Appuyez sur  pour afficher les détails.




Une connexion Internet est nécessaire, et des frais pour données peuvent s'appliquer.




### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Les nouvelles informations de Brother s'affichent dans la barre d'informations lorsque les paramètres de notification tels que [Message de Brother] et [Vérif auto micrologiciel] sont définis sur [Activé].

Appuyez sur  pour afficher les détails.



Une connexion Internet est nécessaire, et des frais pour données peuvent s'appliquer.





## Renseignements connexes


- [Description de l'écran tactile ACL](#)

## Description de l'écran de réglages

### MFC-J5330DW

L'écran tactile indique l'état de l'appareil lorsque vous appuyez sur  [Réglages].

Utilisez le menu Paramètres pour accéder à tous les paramètres de votre appareil Brother.



#### 1. [Entretien]


Appuyez pour accéder aux menus suivants :

- [Améliorer la qualité d'impression]
- [Nettoyage tête imprimante]
- [Retirer les retailles de papier]
- [Volume d'encre]
- [Modèle de cartouche d'encre]
- [Options de configuration d'impression]

#### 2. [Mode silence]

Affiche le réglage du mode silencieux.

Appuyez pour accéder au menu [Mode silence].

Lorsque ce menu est réglé sur [Activé],  s'affiche sur l'écran Page d'accueil.

#### 3. [Aperç téléc]

Affiche le réglage d'aperçu de télécopie.

Appuyez pour accéder au menu [Aperç téléc].

#### 4. Mode de réception

Affiche le mode de réception actuel.


#### 5. [Date et heure]

Affiche la date et l'heure.

Appuyez pour accéder au menu [Date et heure].

#### 6. [Wi-Fi]

Appuyez pour configurer une connexion réseau sans fil.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à trois niveaux  sur l'écran affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.


#### 7. [Réglage bac]

Appuyez pour accéder au menu [Réglage bac].


Utilisez les options du menu de réglage de bac pour modifier la taille et le type de papier.

#### 8. [Ts réglages]

Appuyez pour accéder au menu de tous les réglages de votre appareil.

L'écran tactile indique l'état de l'appareil lorsque vous appuyez sur  [Param].

Utilisez le menu Paramètres pour accéder à tous les paramètres de votre appareil Brother.



## 1. Mode de réception

Affiche le mode de réception actuel.


## 2. [Entretien]

Appuyez pour accéder aux menus suivants :

- [Améliorer la qualité d'impression]
- [Nettoyage tête impr]
- [Retirer retailles papier]
- [Volume encre]
- [Modèle cartouche d'encre]
- [Options de configuration d'impression]

## 3. [Wi-Fi]

Appuyez pour configurer une connexion réseau sans fil.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à trois niveaux  sur l'écran affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.

## 4. [Date et heure]


Affiche la date et l'heure.

Appuyez pour accéder au menu [Date et heure].

## 5. [Mode silence]

Affiche le réglage du mode silencieux.

Appuyez pour accéder au menu [Mode silence].

Lorsque ce menu est réglé sur [Activé],  s'affiche sur l'écran Page d'accueil.

## 6. [Ts réglages]

Appuyez pour accéder au menu de tous les réglages de votre appareil.

## 7. [Aperçu Télécop]

Affiche le réglage d'aperçu de télécopie.

Appuyez pour accéder au menu [Aperçu Télécop].

## 8. [Param. Plateau]

Appuyez pour accéder au menu [Param. Plateau].

Utilisez les options du menu de réglage de bac pour modifier la taille et le type de papier.



## Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)

- 
- Description de l'écran tactile ACL
  - Vérifier le volume d'encre
  - Sonnerie spéciale
-


## Navigation sur l'écran tactile

>> MFC-J5330DW

>> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

### MFC-J5330DW

- Appuyez votre doigt sur l'écran tactile pour afficher l'ensemble des réglages et fonctions ainsi que leurs options disponibles, et y accéder. Appuyez sur ◀▶ ou ▲▼ pour les faire défiler.



### IMPORTANT


N'appuyez PAS sur l'écran tactile avec un objet pointu tel qu'un stylo ou un stylet. Vous risquez d'endommager l'appareil.



Ne touchez PAS l'écran tactile immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou mis l'appareil sous tension. Ceci pourrait provoquer une erreur.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

- Appuyez votre doigt sur l'écran tactile pour afficher l'ensemble des réglages et fonctions ainsi que leurs options disponibles, et y accéder. Faites glisser votre doigt vers la gauche, la droite ou le haut, le bas, ou appuyez sur ◀▶ ou ▲▼ pour les faire défiler.



### IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran tactile avec un objet pointu tel qu'un stylo ou un stylet. Vous risquez d'endommager l'appareil.



Ne touchez PAS l'écran tactile immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou mis l'appareil sous tension. Ceci pourrait provoquer une erreur.





## Renseignements connexes



- Présentation de votre appareil Brother

## Configurer l'écran Prêt

**Modèles associés :** MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Vous pouvez modifier l'écran Prêt sur l'écran [Écran 1], [Écran 2], [Écran 3], [Raccourcis 1], [Raccourcis 2] ou [Raccourcis 3].

Lorsque l'appareil est inactif ou que vous appuyez sur , l'appareil revient à l'écran que vous avez configuré.

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. écran] > [Écran d'accueil].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Écran 1], [Écran 2], [Écran 3], [Raccourcis 1], [Raccourcis 2] ou [Raccourcis 3], puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur .

L'appareil accède à votre nouvel écran Page d'accueil.



### Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)
- [Définir l'écran par défaut du mode Copie et du mode Numériser](#)
- [Description de l'écran tactile ACL](#)



## Définir l'écran par défaut du mode Copie et du mode Numériser

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)




### MFC-J5330DW

Vous pouvez modifier l'écran par défaut du mode Numériser.

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. écran] > [Écran num.].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de numérisation, puis appuyez sur l'option que vous souhaitez dans l'écran par défaut.
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Vous pouvez modifier l'écran par défaut du mode Copie et du mode Numériser.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Lors du changement de l'écran de copie :  
Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. écran] > [Copie d'écran].
  - Lors du changement de l'écran de numérisation :  
Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Param. écran] > [Écran num.].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de numérisation, puis appuyez sur l'option que vous souhaitez dans l'écran par défaut.
3. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Configurer l'écran Prêt](#)

## Accéder aux utilitaires Brother (Windows)

**Brother Utilities (Utilitaires Brother)** est un programme de lancement d'applications qui permet d'accéder facilement à toutes les applications Brother installées sur votre ordinateur.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Windows Vista et Windows 7

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

- Windows 8

Appuyez ou cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**) dans l'écran **Accueil** ou sur le bureau.

- Windows 8.1


Déplacez votre souris vers le coin inférieur gauche de l'écran **Accueil** et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran **Accueil** pour afficher l'écran **Applications**).

Si l'écran **Applications** s'affiche, appuyez ou cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**).

- Windows 10

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

2. Sélectionnez votre appareil.



3. Sélectionnez l'opération que vous souhaitez utiliser.




### Renseignements connexes

- [Présentation de votre appareil Brother](#)
- [Désinstaller le logiciel Brother et les pilotes \(Windows\)](#)

## Désinstaller le logiciel Brother et les pilotes (Windows)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Windows Vista et Windows 7

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

- Windows 8

Appuyez ou cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**) dans l'écran **Accueil** ou sur le bureau.

- Windows 8.1

Déplacez votre souris vers le coin inférieur gauche de l'écran **Accueil** et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran **Accueil** pour afficher l'écran **Applications**).

Si l'écran **Applications** s'affiche, appuyez ou cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**).

- Windows 10

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

2. Cliquez sur la liste déroulante puis sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Désinstaller**.

Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour désinstaller les logiciels et les pilotes.



### Renseignements connexes

- [Accéder aux utilitaires Brother \(Windows\)](#)

## Manipulation du papier

- [Charger du papier](#)
- [Charger des documents](#)

## Charger du papier

- [Charger du papier dans le bac à papier 1 / bac à papier 2](#)
- [Charger du papier dans le bac multi-usages \(bac MU\)](#)
- [Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle](#)
- [Zone non imprimable](#)
- [Paramètres du papier](#)
- [Papiers et autres supports d'impression acceptables](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

## **Charger du papier dans le bac à papier 1 / bac à papier 2**

- Charger du papier de format Lettre, A4 ou Exécutif dans le bac à papier 1/bac à papier 2
- Charger du papier de format Registre, Légal ou A3 dans le bac à papier 1/bac à papier 2
- Charger du papier photo dans le bac à papier 1
- Charger des enveloppes dans le bac à papier 1




## Charger du papier de format Lettre, A4 ou Exécutif dans le bac à papier 1/bac à papier 2


- Si le paramètre [Vérifier papier] est réglé sur [Activé] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran ACL et vous demande si vous souhaitez modifier le type et le format de papier. Si nécessaire, modifiez les paramètres de format et de type de papier en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
- Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
- Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.  
L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée sur l'appareil ou le pilote d'imprimante. (MFC-J5830DW/ MFC-J5930DW)
- Vous ne pouvez utiliser que du papier ordinaire dans le bac 2. (MFC-J5930DW)

Ces instructions décrivent comment charger du papier dans le bac 1. La procédure pour le bac 2 est très similaire. (MFC-J5930DW)


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).



2. Retirez le bac à papier complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.





3. Retirez le capot supérieur du bac (1).




4. Appuyez avec précaution sur les guides de largeur du papier (1) puis sur les guides de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format du papier.


Assurez-vous que les marques triangulaires (3) sur le guide de largeur du papier (1) et le guide de longueur du papier (2) sont alignées avec les marques correspondant au papier que vous utilisez.




 Si vous chargez du papier de format Exécutif, soulevez la butée (4).




5. Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.



 Assurez-vous toujours que le papier n'est pas gondolé ou froissé.

6. Chargez avec précaution le papier dans le bac à papier en tournant la face imprimée vers le bas.

**Orientation Paysage**




**IMPORTANT**

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.




Pour ajouter du papier avant que le bac ne soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Veillez à toujours bien ventiler la pile de papier pour éviter que l'appareil n'entraîne plusieurs pages à la fois.

7. Assurez-vous que le guide de longueur du papier (1) touche les bords du papier.




8. Ajustez avec précaution les guides-papier (1) pour les adapter au papier.  
Assurez-vous que les guides-papier touchent les bords du papier.




9. Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac et qu'elles se trouvent en dessous de la marque de hauteur maximale (1).


Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des brouillages papier.



10. Remettez en place le capot supérieur du bac.




11. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.



## IMPORTANT

Ne poussez PAS le bac à papier dans l'appareil avec force ou de manière rapide. Ceci pourrait provoquer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation du papier.

12. Tirez le support papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



13. Modifiez le paramètre de format du papier dans le menu de l'appareil, si nécessaire.



## Renseignements connexes

- Charger du papier dans le bac à papier 1 / bac à papier 2
- Modification du paramètre de vérification du format de papier


- 
- Choisir le support d'impression approprié
  - Modifier le format et le type de papier
-

## Charger du papier de format Registre, Légal ou A3 dans le bac à papier 1/bac à papier 2


- Si le paramètre [Vérifier papier] est réglé sur [Activé] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran ACL et vous demande si vous souhaitez modifier le type et le format de papier. Si nécessaire, modifiez les paramètres de format et de type de papier en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
- Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
- Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.  
L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée sur l'appareil ou le pilote d'imprimante. (MFC-J5830DW/ MFC-J5930DW)
- Le papier photo glacé ne peut pas être utilisé dans le bac 1 si vous utilisez cette méthode.
- Vous ne pouvez utiliser que du papier ordinaire dans le bac 2. (MFC-J5930DW)

Ces instructions décrivent comment charger du papier dans le bac 1. La procédure pour le bac 2 est très similaire. (MFC-J5930DW)


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).



2. Retirez le bac à papier complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.




3. Retirez le capot supérieur du bac (1).




4. Installez le bac sur une surface plane.

Poussez le curseur vert vers la gauche puis déployez le bac jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.




5. Appuyez avec précaution sur les guides de largeur du papier (1) puis sur les guides de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format du papier.

Assurez-vous que les marques triangulaires (3) sur le guide de largeur du papier (1) et le guide de longueur du papier (2) sont alignées avec les marques correspondant au papier que vous utilisez.




6. Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.



Assurez-vous toujours que le papier n'est pas gondolé ou froissé.

7. Chargez avec précaution le papier dans le bac à papier en tournant la face imprimée vers le bas.

**Orientation Portrait**




**IMPORTANT**

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.




Pour ajouter du papier avant que le bac ne soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Veillez à toujours bien ventiler la pile de papier pour éviter que l'appareil n'entraîne plusieurs pages à la fois.

8. Assurez-vous que le guide de longueur du papier (1) touche les bords du papier.




9. Ajustez avec précaution les guides-papier (1) pour les adapter au papier. Assurez-vous que les guides-papier touchent les bords du papier.




10. Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac et qu'elles se trouvent en dessous de la marque de hauteur maximale (1).

Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des brouillages papier.






11. Remettez en place le capot supérieur du bac.




12. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.



## IMPORTANT

Ne poussez PAS le bac à papier dans l'appareil avec force ou de manière rapide. Ceci pourrait provoquer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation du papier.



13. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).



14. Modifiez le paramètre de format du papier dans le menu de l'appareil, si nécessaire.

## **⚠ ATTENTION**


Positionnez l'appareil de manière à ce que le bac ne dépasse pas du bord de la table ou du bureau, là où quelqu'un pourrait le heurter. L'appareil pourrait tomber et provoquer des blessures.



Avant de replier le bac à papier, retirez le papier du bac.

Installez le bac sur une surface plane.

Poussez le curseur vert vers la gauche puis poussez l'avant du bac pour le replier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place. Insérez du papier dans le bac.



### **Renseignements connexes**


- Charger du papier dans le bac à papier 1 / bac à papier 2

## Charger du papier photo dans le bac à papier 1


- Si le paramètre [Vérifier papier] est réglé sur [Activé] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran ACL et vous demande si vous souhaitez modifier le type et le format de papier. Si nécessaire, modifiez les paramètres de format et de type de papier en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
- Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
- Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.

L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée sur l'appareil ou le pilote d'imprimante. (MFC-J5830DW/MFC-J5930DW)


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).



2. Retirez le bac à papier complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.




3. Retirez le capot supérieur du bac (1).




4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous chargez du papier Photo L (3,5 x 5 po)/(9 x 13 cm) dans le bac à papier, soulevez la butée du papier Photo L (1).
- Si vous chargez du papier Photo (4 x 6 po)/(10 x 15 cm) dans le bac à papier, soulevez la butée du papier Photo (2).
- Si vous chargez du papier Photo 2L (5 x 7 po)/(13 x 18 cm) dans le bac à papier, soulevez la butée du papier Photo 2L (3).


Appuyez avec précaution sur les guides de largeur du papier et faites-les coulisser (4) pour les adapter au format du papier.




- Chargez 20 feuilles de papier photo maximum dans le bac à papier, face imprimée vers le bas. Des bourrages papier peuvent se produire si vous chargez plus de 20 feuilles de papier.




- Ajustez avec précaution les guides-papier (1) pour les adapter au papier. Assurez-vous que les guides-papier touchent les bords du papier et que le papier est bien posé à plat dans le bac.



- Remettez en place le capot supérieur du bac.




- Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.



## IMPORTANT

Ne poussez PAS le bac à papier dans l'appareil avec force ou de manière rapide. Ceci pourrait provoquer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation du papier.

- Tirez le support papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



10. Modifiez le paramètre de format du papier dans le menu de l'appareil, si nécessaire.



### Renseignements connexes

- Charger du papier dans le bac à papier 1 / bac à papier 2
  - Modification du paramètre de vérification du format de papier
  - Choisir le support d'impression approprié
  - Modifier le format et le type de papier
-

## Charger des enveloppes dans le bac à papier 1


- Si le paramètre [Vérifier papier] est réglé sur [Activé] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil, un message s'affiche sur l'écran ACL et vous demande si vous souhaitez modifier le type et le format de papier. Si nécessaire, modifiez les paramètres de format et de type de papier en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
- Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
- Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.

L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée sur l'appareil ou le pilote d'imprimante. (MFC-J5830DW/ MFC-J5930DW)


- Avant de charger les enveloppes dans le bac, aplatissez autant que possible les coins et les côtés des enveloppes.

➤➤ *Renseignements connexes: À propos des enveloppes*


1. Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier (2).



2. Retirez le bac à papier complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.




3. Retirez le capot supérieur du bac (1).



4. Chargez 10 enveloppes maximum dans le bac à papier, face imprimée vers le bas. Des bourrages papier peuvent se produire si vous chargez plus de 10 enveloppes.

Si les rabats de l'enveloppe se trouvent sur le côté long, chargez les enveloppes en tournant le rabat vers la gauche, comme sur l'illustration. Appuyez avec précaution sur les guides de largeur du papier (1) et les guides de longueur du papier (2) et faites-les coulisser pour les adapter au format des enveloppes.

Assurez-vous que les enveloppes sont posées bien à plat dans le bac.




## IMPORTANT

Si les enveloppes sont alimentées deux par deux, chargez une enveloppe à la fois dans le bac à papier.




Si vous utilisez des enveloppes plus longues que la longueur du bac, par exemple des enveloppes Com-10, dépliez le bac comme suit, puis chargez les enveloppes.


Installez le bac sur une surface plane. Poussez le curseur vert vers la gauche puis déployez le bac jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



5. Remettez en place le capot supérieur du bac.




6. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.



## IMPORTANT

Ne poussez PAS le bac à papier dans l'appareil avec force ou de manière rapide. Ceci pourrait provoquer des bourrages papier ou des problèmes d'alimentation du papier.

7. Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).



8. Modifiez le paramètre de format du papier dans le menu de l'appareil, si nécessaire.



### Renseignements connexes

- [Charger du papier dans le bac à papier 1 / bac à papier 2](#)
- [À propos des enveloppes](#)
- [Modification du paramètre de vérification du format de papier](#)
- [Choisir le support d'impression approprié](#)
- [Modifier le format et le type de papier](#)




## Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)

Modèles associés : MFC-J5830DW/MFC-J5930DW


Utilisez le bac MU pour les supports d'impression spéciaux, tels que le papier photo ou les enveloppes.

- Si le réglage [Vérifier papier] est défini sur [Activé] et que vous installez le papier dans le bac MU, un message apparaît sur l'écran ACL et vous demande si vous souhaitez modifier le type et le format du papier. Si nécessaire, modifiez les paramètres de format et de type de papier en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
  - Ne chargez qu'un seul format et type de papier à la fois dans le bac à papier.
  - Lorsque vous chargez un format de papier différent dans le bac, vous devez modifier le paramètre de format de papier sur l'appareil ou sur l'ordinateur.
- L'appareil peut ainsi charger automatiquement le papier depuis le bac approprié si la sélection automatique de bac a été configurée sur l'appareil ou le pilote d'imprimante.


1. Ouvrez le bac MU.




Si vous souhaitez charger du papier d'une largeur supérieure au format Lettre ou A4, tirez le bac à papier des deux mains vers le haut jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



- Appuyez sans forcer sur les guides-papier du bac MU et faites-les coulisser en fonction de la largeur de papier utilisé.





- Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.



Assurez-vous toujours que le papier n'est pas gondolé ou froissé.



- Chargez soigneusement le papier dans le bac MU, surface d'impression *vers le haut*.
  - Utilisation de papier Lettre, A4 ou Exécutif

#### Orientation Paysage




- Utilisation de papier de format Registre, A3, Légal, Folio, Mexique Légal, Inde Légal, A5, A6, enveloppes, Photo, Photo L, Photo 2L ou Fiche

#### Orientation Portrait




Si vous utilisez des enveloppes, chargez-les face imprimée *vers le haut* et le rabat sur la gauche comme le montre l'illustration.


➤➤ *Renseignements connexes: À propos des enveloppes*



Si vous rencontrez des difficultés lors du chargement de papier dans le bac MU, poussez le levier de déblocage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis chargez le papier.




5. À l'aide des deux mains, ajustez sans forcer les guides-papier du bac MU en fonction du papier.




- N'appuyez PAS trop fort les guides-papier contre le papier. Vous risqueriez de plier le papier et de provoquer un bouchage.
- Placez le papier au centre du bac MU entre les guides-papier. Si le papier n'est pas centré, retirez-le et chargez-le à nouveau au centre.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous utilisez du papier de format Lettre ou A4, ou plus petit  
Tirez le support papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



- Si vous utilisez du papier d'un format supérieur au format Lettre ou A4, ou des enveloppes  
Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis dépliez le volet du support papier (2).



7. Modifiez le paramètre de format du papier dans le menu de l'appareil, si nécessaire.



Assurez-vous que l'impression est terminée avant de refermer le bac MU.

---




### **Renseignements connexes**

- [Charger du papier](#)
  - [À propos des enveloppes](#)
  - [Choisir le support d'impression approprié](#)
  - [Messages d'erreur et d'entretien](#)
-


## Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle

Modèles associés : MFC-J5330DW


Chargez le support d'impression spécial dans cette fente une feuille à la fois.

 L'appareil active automatiquement le mode d'alimentation automatique lorsque vous insérez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.

1. Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.



2. Faites glisser les guides-papier de la fente d'alimentation manuelle en fonction de la largeur du papier utilisé.





3. Chargez une seule feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle, avec la face imprimée vers le haut.

À l'aide des deux mains, poussez une feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord avant touche les rouleaux d'alimentation du papier. Lâchez le papier lorsque vous sentez que l'appareil tire le papier. L'écran ACL affiche [Fente d'alim man. prête].

Lisez l'instruction affichée sur l'écran ACL, puis appuyez sur [OK].



- 
- Utilisation de papier Lettre, A4 ou Exécutif

#### Orientation Paysage




- Utilisation de papier de format Registre, A3, Légal, Folio, Mexique Légal, Inde Légal, A5, A6, enveloppes, Photo, Photo L, Photo 2L ou Fiche

#### Orientation Portrait



- Si vous utilisez des enveloppes, chargez-les face imprimée *vers le haut* et le rabat sur la gauche comme le montre l'illustration.

➤➤ *Renseignements connexes: À propos des enveloppes*




- Lorsque vous chargez une enveloppe ou une feuille de papier épais, poussez l'enveloppe dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que vous sentiez que les rouleaux d'alimentation du papier l'entraînent.
-

## IMPORTANT


- NE chargez PAS plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Vous risqueriez de provoquer un bouchage papier. Lorsque vous imprimez plusieurs pages, ne chargez la feuille de papier suivante que lorsque l'écran tactile affiche un message vous y invitant.
- Ne chargez PAS de papier dans la fente d'alimentation manuelle lorsque vous imprimez à partir du bac à papier. Vous risqueriez de provoquer un bouchage papier.

#### 4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous utilisez du papier de format Lettre ou A4, ou plus petit  
Tirez le support papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.



- Si vous utilisez du papier d'un format supérieur au format Lettre ou A4, ou des enveloppes  
Tirez sur le support papier (1) jusqu'à ce qu'il se verrouille en place puis déployez le volet du support papier (2).



- Si le document ne tient pas sur une feuille, l'écran ACL vous invite à charger une autre feuille de papier. Placez une autre feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle, puis appuyez sur [OK].
- Lorsque vous chargez du papier de format supérieur au format Lettre ou A4 dans la fente d'alimentation manuelle, l'appareil retient la page imprimée après l'impression pour éviter qu'elle ne tombe. Une fois l'impression terminée, retirez la page imprimée et appuyez sur [OK].
- Assurez-vous que l'impression est terminée avant de refermer le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.
- L'appareil éjecte le papier chargé dans la fente d'alimentation manuelle pendant l'impression d'une page de test, d'une télécopie ou d'un rapport.
- L'appareil éjecte le papier chargé dans la fente d'alimentation manuelle pendant le processus de nettoyage de l'appareil. Attendez que l'appareil ait terminé son nettoyage, puis chargez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.






## Renseignements connexes

- Charger du papier
  - À propos des enveloppes
  - Choisir le support d'impression approprié
  - Messages d'erreur et d'entretien
-


## Zone non imprimable

La zone non imprimable dépend des paramètres de l'application que vous utilisez. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles découpées. L'appareil ne peut imprimer dans les parties grises des feuilles découpées que lorsque la fonction d'impression Sans bordure est disponible et a été activée.

### Feuille découpée



### Enveloppes



	Haut (1)	Gauche (2)	Bas (3)	Droite (4)
Feuille découpée	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Enveloppes	0,47 po (12 mm)	0,12 po (3 mm)	0,47 po (12 mm)	0,12 po (3 mm)



La fonction d'impression Sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes, l'impression recto verso et certains formats de papier, tels que les formats Légal et Exécutif.



### Renseignements connexes

- [Charger du papier](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

## Paramètres du papier

- Modifier le format et le type de papier
- Modification du paramètre de vérification du format de papier
- Définir un bac par défaut en fonction de votre tâche
- Modifier la priorité des bacs à papier
- Modifier le réglage de l'avis de niveau de papier faible
- Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée

## Modifier le format et le type de papier



Configurez les paramètres de format et de type de papier pour le bac à papier.

- Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.
- Si vous chargez un autre format de papier dans le bac, vous devez en même temps modifier le réglage du format de papier sur l'écran ACL.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)


### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Réglage bac].
2. Appuyez sur [Type papier].
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de type de papier, puis appuyez sur l'option souhaitée.
4. Appuyez sur [Format papier].
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de format de papier, puis appuyez sur l'option souhaitée.
6. Appuyez sur .




L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, dans le bac à papier à l'avant de l'appareil. Si vous imprimez sur du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Param. Plateau].
2. Appuyez sur l'option de bac souhaitée.
3. Appuyez sur [Type papier].
4. Appuyez sur l'option de type de papier souhaitée.



Utilisez du papier ordinaire uniquement dans le bac 2. (MFC-J5930DW)

5. Appuyez sur [Format papier].
6. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options de format de papier, puis appuyez sur l'option désirée.
7. Appuyez sur .



L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, dans le bac à papier à l'avant de l'appareil. Si vous imprimez sur du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.



### Renseignements connexes

- [Paramètres du papier](#)
- [Charger du papier de format Lettre, A4 ou Exécutif dans le bac à papier 1/bac à papier 2](#)
- [Charger du papier photo dans le bac à papier 1](#)
- [Charger des enveloppes dans le bac à papier 1](#)
- [Papiers et autres supports d'impression acceptables](#)

- 
- Messages d'erreur et d'entretien
  - Manipulation du papier et problèmes d'impression
-

## Modification du paramètre de vérification du format de papier



Si le réglage de vérification du papier est défini sur [Activé] et que vous retirez le bac à papier de l'appareil ou que vous chargez du papier dans le bac MU, l'écran ACL affiche un message vous demandant si vous souhaitez modifier les réglages de format et de type de papier.

Le réglage par défaut est [Activé].



>> MFC-J5330DW

>> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Prog. Général].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Vérifier papier], puis appuyez sur celle-ci.
3. Appuyez sur [Activé] ou [Désactivé].
4. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Réglage bac] > [Vérifier papier].
2. Appuyez sur [Activé] ou [Désactivé].
3. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- Paramètres du papier
- Charger du papier de format Lettre, A4 ou Exécutif dans le bac à papier 1/bac à papier 2
- Charger du papier photo dans le bac à papier 1
- Charger des enveloppes dans le bac à papier 1
- Messages d'erreur et d'entretien

## Définir un bac par défaut en fonction de votre tâche

**Modèles associés :** MFC-J5830DW/MFC-J5930DW



Vous pouvez changer la priorité de bac par défaut utilisée par l'appareil pour chaque mode.

[Sél auto plateau] configure votre appareil de manière à charger du papier à partir du bac le plus adapté au type et au format de papier que vous avez définis.

L'appareil charge le papier depuis le bac le plus approprié en se basant sur l'ordre de priorité de bac que vous avez défini.



Suivant le modèle, certains bacs ne sont pas disponibles.

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Réglage bac].
  - Pour imprimer en mode Copie, appuyez sur [Réglage bac : copie] > [Usage bac].
  - Pour imprimer les télécopies reçues, appuyez sur [Réglage bac : fax] > [Usage bac].
  - Pour imprimer des photos, appuyez sur [Réglage bac : impress JPEG (supp)] > [Usage bac].
2. Appuyez sur l'option de bac souhaitée.
3. Appuyez sur .



### Renseignements connexes



- [Paramètres du papier](#)

## Modifier la priorité des bacs à papier

Modèles associés : MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Vous pouvez changer la priorité de bac par défaut utilisée par l'appareil pour chaque mode.

Lorsque [Sél auto plateau] est sélectionné dans les paramètres de sélection de bac, l'appareil charge le papier depuis le bac le plus approprié au type et au format de papier selon le réglage de priorité des bacs.

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Réglage bac].
2. Appuyez sur l'option [Réglage bac : copie], [Réglage bac : fax], [Réglage bac : impr] ou [Réglage bac : impress JPEG (supp)].
3. Appuyez sur [Priorité bac].
4. Appuyez sur l'option souhaitée.
5. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Paramètres du papier](#)




## Modifier le réglage de l'avis de niveau de papier faible



Modèles associés : MFC-J5930DW

Si l'avis de niveau de papier faible est réglé sur [Activé], l'appareil affiche un message vous indiquant que le bac à papier est presque vide.

Le réglage par défaut est [Activé].

Vous pouvez en outre voir l'icône qui affiche la quantité restante de papier dans l'option de sélection de bac en mode Copie.



1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Réglage bac] > [Avis papier bas].
2. Appuyez sur [Activé] ou [Désactivé].
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Paramètres du papier](#)

## Papiers et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut être affectée par le type de papier que vous utilisez dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez choisis, définissez toujours le type de papier pour qu'il corresponde au type de papier que vous chargez.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, du papier recyclé et des enveloppes.

Nous vous conseillons d'essayer divers types de papier avant d'en acheter en grande quantité.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché) et du papier glacé, n'oubliez pas de sélectionner le support d'impression approprié dans l'onglet **Elémentaire** du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type de papier sur l'appareil.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac.
- Si vous imprimez sur du papier photo, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression, car il peut arriver que la surface ne soit pas tout à fait sèche et qu'elle vous salisse les doigts.



### Renseignements connexes

- [Charger du papier](#)
- [Support d'impression recommandé](#)
- [Manipuler et utiliser les supports d'impression](#)
- [À propos des enveloppes](#)
- [Choisir le support d'impression approprié](#)
- [Modifier le format et le type de papier](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

## Support d'impression recommandé

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous recommandons d'utiliser le papier Brother indiqué dans le tableau.

### Papier Brother

Type de papier	Article
Papier photo glacé Premium Plus	
Registre	BP71GLGR
Lettre	BP71GLTR
4 x 6 po	BP71GP20
Papier jet d'encre ordinaire	
Registre	BP60PLGR (États-Unis uniquement)



### Renseignements connexes

- [Papiers et autres supports d'impression acceptables](#)


## Manipuler et utiliser les supports d'impression

- Entrez le papier dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez-le à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo.

### IMPORTANT

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière



1. Une courbure de **0,08 po (2 mm) ou plus importante peut occasionner des bourrages.**
- Papier à surface extrêmement brillante ou de texture très épaisse
  - Papier impossible à empiler uniformément
  - Papier à court grain



### Renseignements connexes

- [Papiers et autres supports d'impression acceptables](#)

## À propos des enveloppes


- Utilisez des enveloppes dont le grammage est compris entre 20 à 25 lb (80 à 95 g/m<sup>2</sup>).
- Certains formats d'enveloppes nécessitent des réglages de marge dans l'application. Veillez à effectuer un test d'impression avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes.

### IMPORTANT

N'utilisez PAS les enveloppes suivantes :



- Enveloppes mal fermées
- Enveloppes à fenêtres
- Enveloppes qui présentent une gravure en relief (écriture en relief)
- Enveloppes qui comportent des attaches ou des agrafes
- Enveloppes préimprimées à l'intérieur
- Enveloppes autocollantes
- Enveloppes avec rabats doubles

#### Autocollantes Double rabat



L'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes que vous utilisez peut causer des problèmes d'alimentation.

- Avant de charger des enveloppes dans le bac, appuyez sur les rabats, les bords et les coins pour les aplatir autant que possible, comme montré sur les illustrations.



Ventilez bien la pile d'enveloppes afin d'éviter les bourrages et les problèmes d'alimentation.



### IMPORTANT

Si les enveloppes sont alimentées deux par deux, chargez une enveloppe à la fois dans le bac à papier.



## Renseignements connexes

- Papiers et autres supports d'impression acceptables
- Charger des enveloppes dans le bac à papier 1
- Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)
- Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle

## Choisir le support d'impression approprié

- Type et format de papier pour chaque opération
- Orientation du papier et capacité des bacs à papier
- Utiliser l'option de format de papier définie par l'utilisateur dans le pilote d'imprimante
- Grammage et épaisseur du papier
- Charger du papier de format Lettre, A4 ou Exécutif dans le bac à papier 1/bac à papier 2
- Charger du papier photo dans le bac à papier 1
- Charger des enveloppes dans le bac à papier 1
- Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)
- Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle

## Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation				
			Télécopieur	Copie	Impression directe		Imprimante
					Impression JPEG	Impression PDF <sup>1</sup>	
Feuille découpée	Registre	11 × 17 po (279,4 × 431,8 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Lettre	8 1/2 × 11 po (215,9 × 279,4 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	A3	11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	A4	8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Légal	8 1/2 × 14 po (215,9 × 355,6 mm)	Oui	Oui	-	Oui	Oui
	Mexique Légal	8,5 × 13,38 po (215,9 × 339,85 mm)	Oui	Oui	-	Oui	Oui
	Inde Légal	8,46 × 13,58 po (215 × 345 mm)	Oui	Oui	-	Oui	Oui
	Folio	8 1/2 × 13 po (215,9 × 330,2 mm)	Oui	Oui	-	Oui	Oui
	Exécutif	7 1/4 × 10 1/2 po (184,1 × 266,7 mm)	-	Oui	-	Oui	Oui
	A5	5,8 × 8,3 po (148 × 210 mm)	-	Oui	-	Oui	Oui
	A6	4,1 × 5,8 po (105 × 148 mm)	-	Oui	-	Oui	Oui
Cartes	Photo	4 × 6 po (10 × 15 cm)	-	Oui	Oui	-	Oui
	Photo L	3,5 × 5 po (9 × 13 cm)	-	-	-	-	Oui
	Photo 2L	5 × 7 po (13 × 18 cm)	-	-	Oui	-	Oui
	Fiche	5 × 8 po (13 × 20 cm)	-	-	-	-	Oui
Enveloppes	Enveloppe C5	6,4 × 9 po (162 × 229 mm)	-	-	-	-	Oui
	Enveloppe DL	4,3 × 8,7 po (110 × 220 mm)	-	-	-	-	Oui
	Com-10	4 1/8 × 9 1/2 po (104,7 × 241,3 mm)	-	-	-	-	Oui
	Monarch	3 7/8 × 7 1/2 po (98,4 × 190,5 mm)	-	-	-	-	Oui

<sup>1</sup> L'impression PDF est disponible uniquement pour MFC-J5930DW.



### Renseignements connexes

- [Choisir le support d'impression approprié](#)



## Orientation du papier et capacité des bacs à papier

	Format du papier	Types de papier	Nbre de copies
Bac à papier 1	<Paysage> Lettre, Exécutif, A4 <Portrait> Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo L (3,5 × 5 po)/(9 × 13 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm), Fiche (5 × 8 po)/(13 × 20 cm)	Papier ordinaire, Papier recyclé	250 <sup>1</sup>
		Papier jet d'encre	20
		Papier glacé, Photo	20 (Jusqu'au format Lettre/A4)
		Fiche	30
		Enveloppes	10
Bac à papier 2 (MFC-J5930DW)	<Paysage> Lettre, A4 <Portrait> Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio	Papier ordinaire, Papier recyclé	250 <sup>1</sup>
Bac multi-usages (bac MU) <sup>2</sup> (MFC-J5830DW/ MFC-J5930DW)	<Paysage> Lettre, Exécutif, A4 <Portrait> Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo L (3,5 × 5 po)/(9 × 13 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm), Fiche (5 × 8 po)/(13 × 20 cm)	Papier ordinaire, Papier recyclé	100 <sup>1</sup>
		Papier jet d'encre	20 (Jusqu'au format Lettre/A4) 5 (Au-delà du format Lettre/A4)
		Papier glacé, Photo	20 (Jusqu'au format Lettre/A4) 5 (Au-delà du format Lettre/A4)
		Fiche	50
		Enveloppes	20 (Jusqu'au format Lettre/A4) 5 (Au-delà du format Lettre/A4)
Fente d'alimentation manuelle (MFC-J5330DW)	<Paysage> Lettre, Exécutif, A4 <Portrait> Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo L (3,5 × 5 po)/(9 × 13 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm), Fiche (5 × 8 po)/(13 × 20 cm)	Papier ordinaire, Papier jet d'encre, Papier glacé, Papier recyclé, Photo et Enveloppes	1

<sup>1</sup> En cas d'utilisation de papier ordinaire 20 lb (80 g/m<sup>2</sup>)

<sup>2</sup> Nous vous recommandons d'utiliser le bac MU pour le papier glacé.



## Renseignements connexes

- Choisir le support d'impression approprié

▲ Accueil > Manipulation du papier > Charger du papier > Papiers et autres supports d'impression acceptables > Choisir le support d'impression approprié > Utiliser l'option de format de papier définie par l'utilisateur dans le pilote d'imprimante

## Utiliser l'option de format de papier définie par l'utilisateur dans le pilote d'imprimante

Format défini par l'utilisateur	Orientation du papier
<ul style="list-style-type: none"><li>• Largeur : 3,5 po - 11,69 po (88,9 mm - 297,0 mm)</li><li>• Hauteur : 5,0 po - 17,0 po (127,0 mm - 431,8 mm)</li></ul>	Portrait
<ul style="list-style-type: none"><li>• (MFC-J5830DW) Le bac 1 ne peut pas être utilisé pour les formats de papier définis par l'utilisateur.</li><li>• (MFC-J5930DW) Le bac 1 et bac 2 ne peut pas être utilisé pour les formats de papier définis par l'utilisateur.</li></ul>	



### Renseignements connexes

- [Choisir le support d'impression approprié](#)

## Grammage et épaisseur du papier

Type de papier		Poids	Épaisseur
Feuille découpée	Papier ordinaire, Papier recyclé	17 à 32 lb (64 à 120 g/m <sup>2</sup> )	3 à 6 mil (0,08 à 0,15 mm)
	Papier jet d'encre	17 à 53 lb (64 à 200 g/m <sup>2</sup> )	3 à 10 mil (0,08 à 0,25 mm)
	Papier glacé <sup>1 2</sup>	Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m <sup>2</sup> )	Jusqu'à 10 mil (jusqu'à 0,25 mm)
Cartes	Carte photo <sup>1 2 3</sup>	Jusqu'à 53 lb (jusqu'à 200 g/m <sup>2</sup> )	Jusqu'à 10 mil (jusqu'à 0,25 mm)
	Fiche	Jusqu'à 32 lb (jusqu'à 120 g/m <sup>2</sup> )	Jusqu'à 6 mil (jusqu'à 0,15 mm)
Enveloppes		20 à 25 lb (80 à 95 g/m <sup>2</sup> )	Jusqu'à 20 mil (jusqu'à 0,52 mm)

<sup>1</sup> Le papier BP71 69 lb (260 g/m<sup>2</sup>) est spécialement conçu pour les appareils à jet d'encre Brother.

<sup>2</sup> Jusqu'à 12 mil (jusqu'à 0,3 mm) pour le bac MU (MFC-J5830DW/MFC-J5930DW)

<sup>3</sup> Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m<sup>2</sup>) pour le bac MU (MFC-J5830DW/MFC-J5930DW)



### Renseignements connexes

- [Choisir le support d'impression approprié](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

## **Charger des documents**

- [Charger des documents dans le chargeur automatique de documents](#)
- [Charger des documents sur la vitre du scanner](#)
- [Zone non numérisable](#)

## Charger des documents dans le chargeur automatique de documents

Le chargeur automatique de documents peut recevoir plusieurs pages et les introduire individuellement dans l'appareil.

Utilisez du papier dont les caractéristiques de taille et de poids sont conformes au tableau. Ventilez toujours les pages avant de les placer dans le chargeur automatique de documents.

### Formats et poids des documents

Longueur <sup>1</sup> :	5,8 à 14,0 po (148 à 355,6 mm)
Largeur :	4,1 à 8,5 po (105 à 215,9 mm)
Grammage du papier :	17 à 24 lb (64 à 90 g/m <sup>2</sup> )

<sup>1</sup> jusqu'à 35,4 po (900 mm) si vous utilisez la fonction de papier long.

### IMPORTANT


- Ne tirez PAS sur un document en cours d'introduction dans le chargeur.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé ou attaché par des trombones, de la colle ou du papier adhésif.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ou de tissu.
- Assurez-vous que les documents comportant du liquide correcteur ou écrits à l'encre sont parfaitement secs.




(MFC-J5930DW)

Vous pouvez copier vos documents recto verso jusqu'au format Lettre, et les faxer ou les numériser jusqu'au format Légal en utilisant le chargeur automatique de documents.


1. Ventilez bien les pages.
2. Ajustez les guides-papier (1) pour les adapter au format du document.



3. Placez votre document *face vers le haut* dans le chargeur automatique de documents comme montré sur l'illustration jusqu'à ce que vous sentiez le document toucher les rouleaux d'alimentation et que l'appareil émette un signal sonore.



Si vous avez chargé un document de petite taille et que vous ne parvenez pas à le retirer, soulevez le support de document du chargeur automatique de documents (1), puis retirez le document.



## IMPORTANT

Ne laissez PAS de document sur la vitre du scanner. Vous pourriez provoquer un bouchage dans le chargeur automatique de documents.



### Renseignements connexes

- [Charger des documents](#)
- [Copier un document](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Autres problèmes](#)

## Charger des documents sur la vitre du scanner

Utilisez la vitre du scanner pour télécopier, copier ou numériser une page à la fois.


### Formats de document pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 11,7 po (297 mm)
Largeur :	Jusqu'à 8,5 po (215,9 mm)
Poids :	Jusqu'à 4,4 lb (2 kg)



Pour que vous puissiez utiliser la vitre de scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide.

1. Levez le capot.
2. Placez le document *face vers le bas* dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner comme montré sur l'illustration.



3. Refermez le capot.

### IMPORTANT

Si vous numérisez un livre ou un document épais, veillez à NE PAS fermer brusquement le capot et à ne pas exercer de pression dessus.




### Renseignements connexes

- [Charger des documents](#)
- [Copier un document](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Autres problèmes](#)



## Zone non numérisable

La zone non numérisable d'une page varie selon les paramètres de l'application utilisée. Les valeurs ci-dessous représentent les mesures de zone non numérisable typiques.



Utilisation	Format de document	Haut (1) Bas (3)	Gauche (2) Droite (4)
Télécopieur	Lettre	0,12 po (3 mm)	0,16 po (4 mm)
	Légal		
	A4		0,12 po (3 mm) <sup>1</sup>
Copie	Tous les formats de papier		0,12 po (3 mm)
Numériser		0,04 po (1 mm)	0,04 po (1 mm)

<sup>1</sup> La zone non numérisable est de 0,04 po (1 mm) en cas d'utilisation du chargeur automatique de documents.



### Renseignements connexes

- [Charger des documents](#)

## Imprimer

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- [Imprimer des données directement depuis une clé USB](#)

## **Imprimer à partir de votre ordinateur (Windows)**

- [Imprimer une photo \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Annuler une tâche d'impression \(Windows\)](#)
- [Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier \(N en 1\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer une affiche \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier \(impression recto-verso automatique\) \(Windows\)](#)
- [Imprimer un livret automatiquement \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris \(Windows\)](#)
- [Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier \(Windows\)](#)
- [Utiliser un profil d'impression prédéfini \(Windows\)](#)
- [Modifier les paramètres d'impression par défaut \(Windows\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)

## Imprimer une photo (Windows)



1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Assurez-vous d'avoir chargé le bon support dans le bac à papier.

### IMPORTANT

- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac.

4. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier utilisé.

### IMPORTANT

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, définissez systématiquement l'option **Type de support** pour qu'elle corresponde au type de papier que vous chargez.

6. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez le format de papier.
7. Sélectionnez la case à cocher **Mode sans bordure**, si nécessaire.
8. Pour **Mode couleur**, sélectionnez l'option **Nature** ou **Brillant**.
9. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de votre impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

10. Tapez le nombre de copies souhaité (1 à 999) dans le champ **Copies**.
11. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
12. Cliquez sur **OK**.
13. Effectuez votre opération d'impression.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)

## Imprimer un document (Windows)

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.  
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Assurez-vous de charger le papier de format adéquat dans le bac à papier.
4. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Type de support**, puis sélectionnez le type de papier utilisé.

### IMPORTANT

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, définissez systématiquement l'option **Type de support** pour qu'elle corresponde au type de papier que vous chargez.

6. Cliquez sur la liste déroulante **Format papier**, puis sélectionnez le format de papier.
7. Pour **Mode couleur**, sélectionnez l'option **Nature** ou **Brillant**.
8. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de votre impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

9. Tapez le nombre de copies souhaité (1 à 999) dans le champ **Copies**.
10. Pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles, cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages**, puis sélectionnez vos options.
11. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
12. Cliquez sur **OK**.
13. Effectuez votre opération d'impression.




### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Vérifier le volume d'encre](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)

## Annuler une tâche d'impression (Windows)

Si une tâche d'impression a été envoyée dans la file d'attente d'impression et ne s'est pas déroulée correctement, ou si elle a été envoyée dans la file d'attente d'impression par erreur, vous devrez peut-être la supprimer pour permettre les impressions suivantes.

1. Double-cliquez sur l'icône de l'imprimante  dans la barre des tâches.
2. Sélectionnez la tâche d'impression que vous souhaitez annuler.
3. Cliquez sur le menu **Document**.
4. Sélectionnez **Annuler**.
5. Cliquez sur **Oui**.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)

## Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N en 1) (Windows)



1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.  
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de votre impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

5. Cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages**, puis sélectionnez l'option **2 en 1**, **4 en 1**, **9 en 1** ou **16 en 1**.
6. Cliquez sur la liste déroulante **Ordre des pages**, puis sélectionnez l'ordre des pages.
7. Cliquez sur la liste déroulante **Bordure**, puis sélectionnez le type de bordure.
8. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
9. Cliquez sur **OK**, puis terminez votre opération d'impression.




### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)

## Imprimer une affiche (Windows)

Agrandissez le format d'impression et imprimez le document en mode affiche.



1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.  
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Cliquez sur la liste déroulante **Imp. multi-pages**, puis sélectionnez l'option **1 page sur 2x2 feuilles** ou **1 page sur 3x3 feuilles**.
5. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Effectuez votre opération d'impression.




### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)



## Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Windows)



- Assurez-vous que le couvercle d'élimination des brouillages est fermé.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire ou du papier fin. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il peut se froisser.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.  
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de votre impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.


5. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez **Recto verso**.
6. Cliquez sur le bouton **Paramètres recto verso**.
7. Sélectionnez l'une des options du menu **Type de recto verso**.

Lorsque vous sélectionnez le mode recto-verso, quatre types de reliure recto-verso sont disponibles pour chaque orientation :


Option pour Portrait	Description
Tranche longue (gauche)	
Tranche longue (droite)	

Option pour Portrait	Description
----------------------	-------------

Tranche courte (haut)




Tranche courte (bas)




Option pour Paysage	Description
---------------------	-------------


Tranche longue (haut)




Tranche longue (bas)



Tranche courte (droite)



Tranche courte (gauche)



8. Cochez la case **Marge de reliure** si vous souhaitez spécifier le décalage pour la reliure, en pouces ou en millimètres.
9. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.
10. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.



La fonction Sans bordure n'est pas disponible lorsque vous utilisez cette option.

11. Cliquez à nouveau sur **OK**, puis terminez votre opération d'impression.




## Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
- [Imprimer un livret automatiquement \(Windows\)](#)

## Imprimer un livret automatiquement (Windows)

Utilisez cette option pour imprimer un document au format Livret en utilisant l'impression recto-verso. Les pages du document seront disposées en fonction du nombre de pages correct, ce qui vous permettra de plier la sortie d'impression au centre sans changer l'ordre des pages imprimées.



- Assurez-vous que le couvercle d'élimination des brouillages est fermé.
- Si le papier est gondolé, aplatissez-le et remettez-le dans le bac à papier.
- Utilisez du papier ordinaire ou du papier fin. N'utilisez PAS de papier de qualité supérieure.
- Si le papier est fin, il peut se froisser.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire**.
4. Dans le champ **Orientation**, sélectionnez l'option **Portrait** ou **Paysage** pour définir l'orientation de votre impression.



Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.


5. Cliquez sur la liste déroulante **Recto verso/Livret**, puis sélectionnez l'option **Livret**.
6. Cliquez sur le bouton **Paramètres recto verso**.
7. Sélectionnez l'une des options du menu **Type de recto verso**.

Il existe deux types de sens de reliure pour l'impression recto-verso dans chaque orientation :


Option pour Portrait	Description
<b>Reliure gauche</b>	
<b>Reliure droite</b>	

Option pour Paysage	Description
---------------------	-------------



Reliure haut



Reliure bas



8. Sélectionnez une des options du menu **Méthode d'impression livret**.

Option	Description
<b>Toutes les pages à la fois</b>	Chaque page sera imprimée au format Livret (quatre pages sur chaque feuille de papier, deux pages par côté). Pliez votre page imprimée au milieu pour créer le livret. 
<b>Fractionner en jeux</b>	Cette option imprime le livret complet en ensembles de livrets individuels plus petits, ce qui vous permet de plier chaque ensemble au centre sans changer l'ordre des pages imprimées. Vous pouvez spécifier le nombre de feuilles dans chaque ensemble de livrets plus petit (de 1 à 15). Cette option peut s'avérer utile lorsque vous pliez un livret imprimé comportant un grand nombre de pages. 

9. Cochez la case **Marge de reliure** si vous souhaitez spécifier le décalage pour la reliure, en pouces ou en millimètres.

10. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.

11. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.



La fonction Sans bordure n'est pas disponible lorsque vous utilisez cette option.

12. Cliquez sur **OK**.

13. Effectuez votre opération d'impression.




### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier \(impression recto-verso automatique\) \(Windows\)](#)

## Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris (Windows)

Avec le mode Échelle de gris, la vitesse de traitement de l'impression est plus élevée qu'avec le mode Couleur. Si votre document contient de la couleur, sélectionner le mode Échelle de gris permet d'imprimer votre document dans 256 niveaux de l'échelle de gris.



1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.  
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Pour **Couleur / Échelle de gris**, sélectionnez **Échelle de gris**.
5. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Effectuez votre opération d'impression.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

## Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows)

Certains types de support d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez l'option **Réduire les taches** si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.
4. Cliquez sur le bouton **Autres options d'impression**.
5. Sélectionnez l'option **Réduire les taches** sur le côté gauche de l'écran.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Type de support	Option	Description	
Papier ordinaire	Impression recto verso ou Impression recto seulement	Désactivé	Sélectionnez ce mode pour imprimer à une vitesse normale en utilisant une quantité d'encre normale.
		Faible	Sélectionnez ce mode pour imprimer à une vitesse plus lente en utilisant une quantité d'encre normale.
		Élevé	Sélectionnez ce mode pour imprimer à la même vitesse qu'avec <b>Faible</b> , mais en utilisant moins d'encre.
Papier brillant	Désactivé	Sélectionnez ce mode pour imprimer à une vitesse normale en utilisant une quantité d'encre normale.	
	Activé	Sélectionnez ce mode pour imprimer à une vitesse plus lente en utilisant moins d'encre.	

7. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.
8. Cliquez sur **OK**.
9. Effectuez votre opération d'impression.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression](#)


## Utiliser un profil d'impression prédéfini (Windows)

Les **Profils d'impression** sont des paramètres prédéfinis qui vous donnent un accès rapide à des configurations d'impression utilisées couramment.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.

La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Profils d'impression**.



4. Sélectionnez votre profil dans la liste des profils d'impression.  
Les paramètres du profil sont indiqués sur le côté gauche de la fenêtre du pilote d'imprimante.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si les paramètres sont adaptés à votre tâche d'impression, cliquez sur **OK**.
  - Pour modifier les paramètres, revenez à l'onglet **Élémentaire** ou **Avancé**, modifier les paramètres puis cliquez sur **OK**.





---

Pour afficher l'onglet **Profils d'impression** à l'avant de la fenêtre à la prochaine impression, sélectionnez la case à cocher **Toujours afficher en premier l'onglet Profils d'impression..**

---



### **Renseignements connexes**

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
  - [Créer ou supprimer votre profil d'impression \(Windows\)](#)
  - [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)
-

## Créer ou supprimer votre profil d'impression (Windows)

Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 nouveaux profils d'impression au moyen des paramètres personnalisés.

1. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle) puis cliquez sur le bouton de préférences ou de propriétés d'impression.  
La fenêtre du pilote d'imprimante s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **Elémentaire** et sur l'onglet **Avancé**, et configurez les paramètres d'impression souhaités pour le nouveau profil d'impression.
4. Cliquez sur l'onglet **Profils d'impression**.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

### Pour créer un nouveau profil d'impression :

- a. Cliquez sur **Ajouter profil**.  
La boîte de dialogue **Ajouter profil** s'affiche.
- b. Tapez le nom du nouveau profil dans le champ **Nom**.
- c. Dans la liste des icônes, cliquez sur l'icône à utiliser pour représenter ce profil.
- d. Cliquez sur **OK**.

Le nom du nouveau profil d'impression est ajouté à la liste dans l'onglet **Profils d'impression**.

### Pour supprimer un profil d'impression que vous avez créé :

- a. Cliquez sur **Effacer profil**.  
La boîte de dialogue **Effacer profil** s'affiche.
- b. Sélectionnez le profil à supprimer.
- c. Cliquez sur **Effacer**.
- d. Cliquez sur **Oui**.
- e. Cliquez sur **Fermer**.

## ✓ Renseignements connexes

- [Utiliser un profil d'impression prédéfini \(Windows\)](#)

## Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)

Lorsque vous modifiez les paramètres d'impression d'une application, les modifications s'appliquent uniquement aux documents imprimés à l'aide de cette application. Pour modifier les paramètres d'impression pour toutes les applications Windows, vous devez configurer les propriétés du pilote d'imprimante.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour Windows Vista et Windows Server 2008

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.


- Pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 8

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 10

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows Server 2012

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows Server 2012 R2

Cliquez sur **Panneau de configuration** dans l'écran **démarrer**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle), puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.

3. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis cliquez sur le bouton **Options d'impression** ou **Préférences....**

La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.

4. Sélectionnez les paramètres d'impression que vous souhaitez utiliser par défaut pour tous vos programmes Windows.

5. Cliquez sur **OK**.

6. Fermez la boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante.




### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Paramètres d'impression \(Windows\)](#)

## Paramètres d'impression (Windows)

### Onglet Élémentaire



#### 1. Type de support

Sélectionnez le type de support que vous voulez utiliser. Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression possibles, l'appareil ajuste automatiquement ses paramètres d'impression en fonction du type de support sélectionné.

##### Papier à séchage lent

Sélectionnez cette option si vous utilisez un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche lentement. Cette option peut rendre le texte légèrement flou.

#### 2. Qualité d'impression

Sélectionnez la résolution d'impression désirée. La qualité d'impression et la vitesse d'impression étant liées, plus la qualité est élevée, plus il faudra de temps pour imprimer le document.

#### 3. Format papier

Sélectionnez le format de papier que vous voulez utiliser. Vous pouvez choisir parmi les formats de papier standards ou créer un format de papier personnalisé.

---

### **Mode sans bordure**

Sélectionnez cette option pour imprimer les photos sans bordures. Comme les données d'image sont créées avec une taille légèrement supérieure au format du papier que vous utilisez, les bords des photos seront quelque peu rognés.

Il peut être impossible de sélectionner l'impression sans marges pour certaines combinaisons de type et de qualité de support, ou à partir de certaines applications.

### **4. Mode couleur**

Sélectionnez le mode de couleur en fonction de vos préférences.

### **5. Orientation**

Sélectionnez l'orientation (portrait ou paysage) de votre impression.

Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

### **6. Copies**

Tapez le nombre de copies (1 à 999) à imprimer dans ce champ.

#### **Trier**

Sélectionnez cette option pour imprimer des jeux de documents à plusieurs pages dans l'ordre original des pages. Lorsque cette option est sélectionnée, un exemplaire complet du document est imprimé puis réimprimé selon le nombre de copies que vous avez choisi. Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque page est imprimée autant de fois qu'indiqué avant de passer à l'impression de la page suivante du document.

#### **Ordre inversé**

Sélectionnez cette option pour imprimer votre document dans l'ordre inverse. La dernière page de votre document est imprimée en premier.

### **7. Imp. multi-pages**

Sélectionnez cette option pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou pour imprimer une page de votre document sur plusieurs feuilles.

#### **Ordre des pages**

Sélectionnez l'ordre des pages lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

#### **Bordure**

Sélectionnez le type de bordure à utiliser lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

### **8. Recto verso/Livret**


Sélectionnez cette option pour imprimer sur les deux faces du papier ou imprimer un document en format Livret à l'aide de l'impression recto verso.

#### **Bouton Paramètres recto verso**

Cliquez sur ce bouton pour sélectionner le type de reliure recto verso. Quatre types de reliure recto verso sont disponibles pour chaque orientation.

### **9. Alimentation (seulement disponible sur certains modèles)**

Sélectionnez la source de papier qui répond le mieux à vos objectifs ou à vos conditions d'impression.



### 1. Couleur / Échelle de gris

Sélectionnez l'impression en couleur ou échelle de gris. L'impression est plus rapide en nuances de gris qu'en couleur. Si votre document contient de la couleur et que vous sélectionnez le mode nuances de gris, votre document sera imprimé à l'aide de 256 niveaux de gris.

### 2. Ajustement des couleurs

Sélectionnez cette option pour utiliser la fonction d'amélioration des couleurs. Cette fonctionnalité analyse l'image pour en améliorer la netteté, la balance des blancs et la densité de couleur. Ce processus peut prendre plusieurs minutes en fonction du format d'image et des caractéristiques de votre ordinateur.

### 3. Mode d'économie d'encre

Sélectionnez cette option pour imprimer en couleurs plus claires et en accentuant les contours de l'image. La quantité d'encre économisée varie selon le type de document imprimé. Le mode d'économie d'encre peut donner à vos pages imprimées une apparence différente de celle qu'elles ont à l'écran.

Le mode d'économie d'encre est pris en charge par la technologie de Reallusion, Inc.



### 4. Mise à l'échelle

Sélectionnez ces options pour augmenter ou réduire la taille des pages de votre document.

## Ajuster à la taille du papier

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages du document afin de les faire tenir sur un format de papier précis. Lorsque vous sélectionnez cette option, sélectionnez le format de papier désiré dans la liste déroulante.

## Libre

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire manuellement les pages du document. Lorsque vous sélectionnez cette option, tapez une valeur dans le champ.

### 5. Impression miroir

Sélectionnez cette option pour inverser horizontalement l'image imprimée sur la page, de gauche à droite.

### 6. Impression inversée

Sélectionnez cette option pour faire pivoter l'image imprimée de 180 degrés.

### 7. Utiliser filigrane

Sélectionnez cette option pour imprimer un logo ou du texte sur votre document sous la forme d'un filigrane. Sélectionnez l'un des filigranes prédéfinis, ajoutez un nouveau filigrane ou utilisez un fichier d'image que vous avez créé.

### 8. Impression En-tête/Bas de page

Sélectionnez cette option pour imprimer la date, l'heure et le nom de l'utilisateur connecté au PC sur le document.

### 9. Authentification de l'utilisateur

Cette fonctionnalité permet de confirmer les restrictions pour chaque utilisateur.

### 10. Bouton Autres options d'impression

#### Modifier le mode de transfert des données

Sélectionnez le mode de transfert des données d'impression pour améliorer la qualité ou la vitesse d'impression.

#### Paramètres de couleur avancés

Sélectionnez la méthode utilisée par l'appareil pour disposer les points afin de restituer les demi-tons.

La couleur des pages imprimées peut être ajustée afin d'obtenir les couleurs les plus proches possibles de celles qui sont affichées sur l'écran de l'ordinateur.

#### Réduire les taches

Certains types de support d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez cette option si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier.

#### Récupérer les données de couleurs de l'imprimante

Sélectionnez cette option pour optimiser la qualité de l'impression en utilisant les paramètres d'usine par défaut de l'appareil qui sont spécialement conçus pour votre appareil Brother. Utilisez cette option si vous avez remplacé l'appareil ou si vous avez modifié l'adresse réseau de l'appareil.

#### Imprimer l'archive

Sélectionnez cette option pour enregistrer les données d'impression sur votre ordinateur sous la forme d'un fichier PDF.

#### Réduire les lignes inégales

Sélectionnez cette option pour ajuster l'alignement d'impression si le texte imprimé devient flou ou si les images sont ternes après avoir transporté l'appareil.



## Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Imprimer une photo \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)

- 
- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N en 1) (Windows)
  - Imprimer une affiche (Windows)
  - Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Windows)
  - Imprimer un livret automatiquement (Windows)
  - Utiliser un profil d'impression prédéfini (Windows)
  - Modifier les paramètres d'impression par défaut (Windows)
  - Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression
-



## **Imprimer à partir de votre ordinateur (Macintosh)**

- [Imprimer une photo \(Macintosh\)](#)
- [Imprimer un document \(Mac\)](#)
- [Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier \(impression recto-verso automatique\) \(Mac\)](#)
- [Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier \(N dans 1\) \(Mac\)](#)
- [Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris \(Mac\)](#)
- [Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier \(Macintosh\)](#)
- [Options d'impression \(Macintosh\)](#)

## Imprimer une photo (Macintosh)



1. Assurez-vous d'avoir chargé le bon support dans le bac à papier.

### IMPORTANT

- Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.
- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac.

2. Depuis une application, comme Apple Preview, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
3. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).



Pour plus d'options de la commande Format d'impression, cliquez sur le bouton **Afficher les détails**.

4. Cliquez sur le menu contextuel **Taille du papier**, puis sélectionnez le format de papier.



Pour imprimer des photographies sans marge, sélectionnez une option de format de papier sans marge.

5. Cliquez sur le bouton **Orientation** qui correspond à la façon dont vous voulez que la photo s'imprime.
6. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Paramètres d'impression**.  
Les options **Paramètres d'impression** s'affichent.
7. Cliquez sur le menu contextuel **Type de support**, puis sélectionnez le type de support que vous souhaitez utiliser.

### IMPORTANT

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, réglez toujours l'option **Type de support** en fonction du type de papier chargé.

8. Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire.
9. Cliquez sur **Imprimer**.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Options d'impression \(Macintosh\)](#)

## Imprimer un document (Mac)

1. Assurez-vous de charger le papier de format adéquat dans le bac à papier.
2. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
3. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).



Pour plus d'options de la commande Format d'impression, cliquez sur le bouton **Afficher les détails**.

4. Cliquez sur le menu contextuel **Taille du papier**, puis sélectionnez le format de papier.
5. Sélectionnez l'option **Orientation** qui correspond à l'impression que vous souhaitez obtenir pour le document.
6. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Paramètres d'impression**.  
Les options **Paramètres d'impression** s'affichent.
7. Cliquez sur le menu contextuel **Type de support**, puis sélectionnez le type de support que vous souhaitez utiliser.

### IMPORTANT

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression avec les paramètres que vous avez sélectionnés, réglez toujours l'option **Type de support** en fonction du type de papier chargé.


8. Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire.
9. Cliquez sur **Imprimer**.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- [Vérifier le volume d'encre](#)
- [Options d'impression \(Macintosh\)](#)

## Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Mac)



1. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).



Pour plus d'options de la commande Format d'impression, cliquez sur le bouton **Afficher les détails**.

3. Sélectionnez l'option **Orientation** qui correspond à l'impression que vous souhaitez obtenir pour le document.
4. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Mise en page**.  
Les options du paramètre **Mise en page** s'affichent.
5. Dans la section **Recto verso**, sélectionnez l'option **Reliure côté court** ou **Reliure côté long**.
6. Modifiez d'autres paramètres d'imprimante, si nécessaire.



La fonction Sans bordure n'est pas disponible lorsque vous utilisez cette option.

7. Cliquez sur **Imprimer**.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- [Options d'impression \(Macintosh\)](#)

## Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N dans 1) (Mac)



1. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).



Pour plus d'options de la commande Format d'impression, cliquez sur le bouton **Afficher les détails**.

3. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Mise en page**.  
Les options du paramètre **Mise en page** s'affichent.
4. Cliquez sur le menu contextuel **Pages par feuille**, puis sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur chaque feuille.
5. Sélectionnez l'option **Orientation**.
6. Cliquez sur le menu contextuel **Bordure**, puis sélectionnez le type de bordure.
7. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
8. Cliquez sur **Imprimer**.




### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- [Options d'impression \(Macintosh\)](#)

## Imprimer un document couleur dans l'échelle de gris (Mac)

Avec le mode Échelle de gris, la vitesse de traitement de l'impression est plus élevée qu'avec le mode Couleur. Si votre document contient de la couleur, sélectionner le mode Échelle de gris permet d'imprimer votre document dans 256 niveaux de l'échelle de gris.



1. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).



Pour plus d'options de la commande Format d'impression, cliquez sur le bouton **Afficher les détails**.

3. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Paramètres d'impression**.  
Les options **Paramètres d'impression** s'affichent.
4. Cliquez sur le menu contextuel **Couleur / Échelle de gris**, puis sélectionnez l'option **Échelle de gris**.
5. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
6. Cliquez sur **Imprimer**.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)

## Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Macintosh)

Certains types de support d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez l'option **Réduire les taches** si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier.

1. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).



Pour plus d'options de la commande Format d'impression, cliquez sur le bouton **Afficher les détails**.

3. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Paramètres d'impression**.

Les options **Paramètres d'impression** s'affichent.

4. Cliquez sur la liste des paramètres d'impression **Avancé**.
5. Cliquez sur le menu **Réduire les taches**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Type de support	Option	Description	
Papier ordinaire	Impression recto verso ou Impression recto seulement	Désactivé	Sélectionnez ce mode pour imprimer à une vitesse normale en utilisant une quantité d'encre normale.
		Faible	Sélectionnez ce mode pour imprimer à une vitesse plus lente en utilisant une quantité d'encre normale.
		Élevé	Sélectionnez ce mode pour imprimer à la même vitesse qu'avec <b>Faible</b> , mais en utilisant moins d'encre.
Papier brillant	Désactivé	Sélectionnez ce mode pour imprimer à une vitesse normale en utilisant une quantité d'encre normale.	
	Activé	Sélectionnez ce mode pour imprimer à une vitesse plus lente en utilisant moins d'encre.	

7. Modifiez d'autres paramètres d'impression, si nécessaire.
8. Cliquez sur **Imprimer**.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression](#)



## Options d'impression (Macintosh)

### Mise en page

Réglages : Attributs de page

Format pour : Brother MFC-XXXX  
Brother MFC-XXXX CUPS

Taille du papier : Lettre US  
8,50 par 11,00 pouces

Orientation :  

Échelle : 100 %

Annuler OK

#### 1. Taille du papier

Sélectionnez le format de papier que vous voulez utiliser. Vous pouvez choisir parmi les formats de papier standards ou créer un format de papier personnalisé.

#### 2. Orientation

Sélectionnez l'orientation (portrait ou paysage) de votre impression.

Si votre application comporte un réglage similaire, il est conseillé de définir l'orientation à l'aide de l'application.

#### 3. Échelle

Tapez une valeur dans ce champ pour agrandir ou réduire les pages de votre document afin de les faire tenir sur le format de papier sélectionné.



## Mise en page



Imprimante : Brother MFC-XXXX

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1  Recto verso





Pages :  toutes  
 de : 1 à : 1

Taille du papier : Lettre US 8,50 par 11,00 pouces

Orientation :  

Mise en page

Pages par feuille : 1

Orientation :    

Bordure : Aucune

Recto verso : Désactivé

Inverser l'orientation de la page  
 Retournement horizontal

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

### 1. Pages par feuille

Sélectionnez le nombre de pages à imprimer sur une seule feuille de papier.

### 2. Orientation

Sélectionnez l'ordre des pages lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

### 3. Bordure

Sélectionnez le type de bordure à utiliser lorsque vous imprimez plusieurs pages sur une seule feuille de papier.

### 4. Recto verso (seulement disponible sur certains modèles)

Sélectionnez si vous voulez imprimer sur les deux faces du papier.

### 5. Inverser l'orientation de la page

Sélectionnez cette option pour faire pivoter l'image imprimée de 180 degrés.

### 6. Retournement horizontal

Sélectionnez cette option pour inverser horizontalement l'image imprimée sur la page, de gauche à droite.

## Gestion du papier



Imprimante : Brother MFC-XXXX

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1  Recto verso

Pages :  toutes  
 de : 1 à : 1

Taille du papier : Lettre US 8,50 par 11,00 pouces

Orientation :  

Gestion du papier

Trier les pages

Pages à imprimer : Toutes les pages

Ordre des pages : Automatique

Adapter à la taille du papier

Taille du papier Papier suggéré : Lettre US

Réduire seulement

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

### 1. Trier les pages

Sélectionnez cette option pour imprimer des jeux de documents à plusieurs pages dans l'ordre original des pages. Lorsque cette option est sélectionnée, un exemplaire complet du document est imprimé puis réimprimé selon le nombre de copies que vous avez choisi. Si cette option n'est pas sélectionnée, chaque page est imprimée autant de fois qu'indiqué avant de passer à l'impression de la page suivante du document.

### 2. Ordre des pages

Sélectionnez l'ordre des pages.

### 3. Adapter à la taille du papier

Sélectionnez cette option pour agrandir ou réduire les pages de votre document afin de les faire tenir sur le format de papier sélectionné.

### 4. Taille du papier de destination

Sélectionnez le format de papier sur lequel vous voulez imprimer.

### 5. Réduire seulement

Sélectionnez cette option si vous voulez réduire les pages de votre document lorsqu'elles sont trop grandes pour le format de papier sélectionné. Si cette option est sélectionnée et que le document est formaté pour un papier plus petit que le papier que vous utilisez, le document s'imprime dans sa taille d'origine.

## Paramètres d'impression



Imprimante : **Brother MFC-XXXX**

Préréglages : **Réglages par défaut**

Copies : **1**  Recto verso

Pages :  toutes  
 de : **1** à : **1**

Taille du papier : **Lettre US** 8,50 par 11,00 pouces

Orientat ion :  

Paramètres d'impression

Type de support: **Papier ordinaire**  
 Papier à séchage lent

Qualité d'impression: **Normal**

Couleur / Echelle de gris: **Couleur**

Alimentation: **Sélection automatique**

► Avancé

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

### 1. Type de support

Sélectionnez le type de support que vous voulez utiliser. Pour obtenir les meilleurs résultats d'impression possibles, l'appareil ajuste automatiquement ses paramètres d'impression en fonction du type de support sélectionné.

### 2. Papier à séchage lent

Sélectionnez cette option si vous utilisez un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche lentement. Cette option peut rendre le texte légèrement flou.

### 3. Qualité d'impression

Sélectionnez la résolution d'impression désirée. La qualité d'impression et la vitesse d'impression étant liées, plus la qualité est élevée, plus il faudra de temps pour imprimer le document.

### 4. Couleur / Échelle de gris

Sélectionnez l'impression en couleur ou échelle de gris. L'impression est plus rapide en nuances de gris qu'en couleur. Si votre document contient de la couleur et que vous sélectionnez le mode nuances de gris, votre document sera imprimé à l'aide de 256 niveaux de gris.

### 5. Alimentation (seulement disponible sur certains modèles)

Sélectionnez la source de papier qui répond le mieux à vos objectifs ou à vos conditions d'impression.

### 6. Avancé

#### Modifier le mode de transfert des données

Sélectionnez le mode de transfert des données d'impression pour améliorer la qualité ou la vitesse d'impression.

#### Réduire les lignes inégales

Sélectionnez cette option pour ajuster l'alignement d'impression si le texte imprimé devient flou ou si les images sont ternes après avoir transporté l'appareil.

#### Réduire les taches

Certains types de support d'impression peuvent nécessiter un temps de séchage plus long. Modifiez cette option si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier.

## Autres options d'impression

### Épaisseur papier

Sélectionnez l'épaisseur de papier adéquate.

### Impression bidirectionnelle

Sélectionnez cette option pour augmenter la vitesse d'impression. Lorsque cette option est sélectionnée, la tête d'impression imprime dans les deux sens. Lorsque cette option est désactivée, la tête d'impression imprime dans un seul sens, produisant ainsi des pages imprimées de meilleure qualité, mais à des vitesses d'impression plus basses.

Parfois, le mouvement de la tête d'impression peut varier en raison des conditions ambiantes. Ceci peut s'observer lorsque vous imprimez des lignes verticales et que celles-ci ne s'alignent pas. Si ce problème se produit, désactivez la fonction d'impression bidirectionnelle.

## Paramètres de couleur

Imprimante : Brother MFC-XXXX

Préréglages : Réglages par défaut

Copies : 1  Recto verso

Pages :  toutes  
 de : 1 à : 1

Taille du papier : Lettre US 8,50 par 11,00 pouces

Orientations :

Paramètres de couleur

Mode couleur :  Naturel  
 Brillant  
 Sans

▼ Paramètres de couleur avancés

Ajustement des couleurs

Luminosité 0

Contraste 0

Rouge 0

Vert 0

Bleu 0

Demi-teinte : Methode Dither

? PDF Masquer les détails Annuler Imprimer

### 1. Mode couleur

Sélectionnez le mode de couleur en fonction de vos préférences.

### 2. Paramètres de couleur avancés

Cliquez sur le triangle d'affichage pour afficher les paramètres Couleur avancés. Cochez la case d'amélioration de la couleur et définissez les options à l'aide des curseurs. Cette opération peut prendre plusieurs minutes, en fonction de la taille de l'image et des caractéristiques de votre ordinateur.

## ✓ Renseignements connexes

- [Imprimer à partir de votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

- 
- Manipulation du papier et problèmes d'impression
  - Imprimer une photo (Macintosh)
  - Imprimer un document (Mac)
  - Imprimer automatiquement sur les deux côtés du papier (impression recto-verso automatique) (Mac)
  - Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier (N dans 1) (Mac)
  - Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression
-



## **Imprimer des données directement depuis une clé USB**

- [Clés USB compatibles](#)
- [Imprimer des photos directement depuis une clé USB](#)
- [Imprimer un fichier PDF directement depuis une clé USB](#)

## Clés USB compatibles

### IMPORTANT

L'interface USB directe prend uniquement en charge les clés USB et les appareils photo numériques qui utilisent la norme de stockage de masse USB. Les autres dispositifs USB ne sont pas pris en charge.

Cartes mémoire compatibles		Logement
Clé USB		Emplacement USB 

Clés USB compatibles	
Classe USB	Classe de stockage de masse USB
Sous-classe de stockage de masse USB	SCSI ou SFF-8070i
Protocole de transfert	Transfert volumineux seulement
Format <sup>1</sup>	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Taille de secteur	Max. 4096 octets
Cryptage	Les appareils cryptés ne sont pas pris en charge.

<sup>1</sup> Le format NTFS n'est pas pris en charge.



### Renseignements connexes

- [Imprimer des données directement depuis une clé USB](#)
- [Enregistrer les données numérisées sur une clé USB](#)

## Imprimer des photos directement depuis une clé USB

Si votre appareil n'est *pas* connecté à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir d'une clé USB, numériser des documents et les enregistrer directement sur une clé USB.

- [Informations importantes sur l'impression photo](#)
- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)



## Informations importantes sur l'impression photo

Votre appareil a été conçu afin d'être compatible avec les fichiers d'image des appareils photo numériques modernes et les clés USB. Pour éviter toute erreur, lisez les points ci-dessous :

- Les fichiers d'image doivent porter l'extension .JPG (les autres extensions, comme .JPEG, .TIF ou .GIF, ne sont pas reconnues).
- L'impression photo directe doit se dérouler indépendamment des opérations d'impression photo réalisées à l'aide de l'ordinateur. (l'impression simultanée n'est pas disponible).
- L'appareil peut lire jusqu'à 999 fichiers.<sup>1</sup> sur une clé USB.

Tenez compte des remarques suivantes :

- Lors de l'impression d'un index ou d'une image, l'appareil imprime toutes les images valides, même si une ou plusieurs images ont été endommagées. Les images endommagées ne sont pas imprimées.
- Votre appareil prend en charge les clés USB formatées par Windows.



### Renseignements connexes

- [Imprimer des photos directement depuis une clé USB](#)

<sup>1</sup> Les dossiers à l'intérieur d'une clé USB sont également comptabilisés.

## **Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother**

- [Prévisualiser et imprimer des photos depuis une clé USB](#)
- [Imprimer une page d'index photo \(miniatures\) à partir d'une clé USB](#)
- [Impression de photos en utilisant le numéro de l'image](#)
- [Imprimer des photos avec recadrage automatique](#)
- [Imprimer des photos sans bordures depuis une clé USB](#)
- [Impression de la date à partir des données de votre photo](#)
- [Paramètres d'impression pour les photos](#)

## Prévisualiser et imprimer des photos depuis une clé USB

Prévisualisez vos photos sur l'écran ACL avant de les imprimer. Imprimez des images qui sont stockés sur une clé USB.


- Si vos photos sont des fichiers volumineux, leur affichage peut ne pas être instantané.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.



2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionner des fichiers].
3. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo à imprimer, puis appuyez dessus.




Pour imprimer toutes les photos, appuyez sur [Impr tt], puis appuyez sur [Oui] pour confirmer.

4. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur × 01 pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
5. Appuyez sur [OK].
6. Répétez les trois dernières étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos à imprimer.
7. Appuyez sur [OK].
8. Vérifiez et confirmez la liste des options qui s'affiche.
9. Pour modifier les réglages d'impression, appuyez sur [Param impr].  
Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].
10. Appuyez sur [Marche].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.



- 
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionner des fichiers].
  3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher la photo à imprimer, puis appuyez dessus.



---

Pour imprimer toutes les photos, appuyez sur [Imprimer tout], puis appuyez sur [Oui] pour confirmer.

---

4. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur × **01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
5. Appuyez sur [OK].
6. Répétez les trois dernières étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné toutes les photos à imprimer.
7. Appuyez sur [OK].
8. Vérifiez et confirmez la liste des options qui s'affiche.
9. Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur [Param impr].  
Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].
10. Appuyez sur [Marche].



### Renseignements connexes

- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)
  - [Paramètres d'impression pour les photos](#)
-

## Imprimer une page d'index photo (miniatures) à partir d'une clé USB

Imprimez une page d'index photo pour voir un aperçu miniature de toutes les photos enregistrées sur votre clé USB.



- L'appareil attribue des numéros aux images (n° 1, n° 2, n° 3, etc.).  
L'appareil ne reconnaît pas les autres numéros ou noms de fichier utilisés par votre appareil photo numérique ou votre ordinateur pour identifier les photos.
- Seuls les noms de fichier comportant au maximum 20 caractères seront imprimés correctement sur l'index.
- Les noms de fichier ne peuvent pas être imprimés correctement s'ils contiennent des caractères non alphanumériques, par contre les caractères non alphanumériques n'affectent pas les paramètres d'impression photo.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Impr de l'index] > [Imp feuille index].
3. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression, appuyez sur [Param impr].  
Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].

Option	Description
Type papier	Sélectionnez le type de papier.
Format papier	Sélectionnez le format de papier.

4. Appuyez sur [Marche].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Impr index].
3. Appuyez sur [Imp feuille index].
4. Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression, appuyez sur [Param impr].  
Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].

Option	Description
Type papier	Sélectionnez le type de papier.
Format papier	Sélectionnez le format de papier.

5. Appuyez sur [Marche].



### Renseignements connexes

- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)
- [Impression de photos en utilisant le numéro de l'image](#)

## Impression de photos en utilisant le numéro de l'image

Avant de passer à l'impression d'une image individuelle, il vous faudra imprimer la page d'index photo (miniatures) pour connaître son numéro d'image.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Impr de l'index] > [Imprimer photos].
3. Saisissez les numéros d'image à imprimer à l'aide de la page d'index photo. Une fois les numéros d'image sélectionnés, appuyez sur [OK].



- Vous pouvez entrer plusieurs numéros à la fois en utilisant une virgule ou un tiret. Par exemple, saisissez **1, 3, 6** pour imprimer les images 1, 3 et 6. Imprimez une plage d'images en utilisant un tiret. Par exemple, saisissez **1-5** pour imprimer les images 1 à 5.
- Vous pouvez entrer jusqu'à 12 caractères (virgules et traits d'union compris) pour les numéros d'image que vous souhaitez imprimer.

4. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur **x 01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
5. Pour modifier les réglages d'impression, appuyez sur [Param impr].  
Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Marche].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Impr index].
3. Appuyez sur [Imprimer photos avec no index].
4. Saisissez les numéros d'image à imprimer à l'aide de la page d'index photo. Une fois les numéros d'image sélectionnés, appuyez sur [OK].



- Vous pouvez entrer plusieurs numéros à la fois en utilisant une virgule ou un tiret. Par exemple, saisissez **1, 3, 6** pour imprimer les images 1, 3 et 6. Imprimez une plage d'images en utilisant un tiret. Par exemple, saisissez **1-5** pour imprimer les images 1 à 5.
- Vous pouvez entrer jusqu'à 12 caractères (virgules et traits d'union compris) pour les numéros d'image que vous souhaitez imprimer.

5. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur **x 01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
6. Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur [Param impr].

---

Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].

7. Appuyez sur [Marche].



### **Renseignements connexes**


- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)
  - [Imprimer une page d'index photo \(miniatures\) à partir d'une clé USB](#)
  - [Paramètres d'impression pour les photos](#)
-

## Imprimer des photos avec recadrage automatique

Si la photo est trop longue ou trop large pour tenir dans l'espace de la mise en page, une partie de l'image sera coupée.

- Le réglage d'usine est Activé. Pour imprimer toute l'image, modifiez ce réglage sur Désactivé.
- Si vous désactivez le paramètre [Couper], désactivez également le paramètre [Sans bordure].

### Recadrage : Activé




### Recadrage : Désactivé




>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

## MFC-J5330DW

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionner des fichiers].
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher chaque photo. Lorsque la photo souhaitée s'affiche, appuyez dessus, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Param impr] > [Couper].
6. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou [OK].
8. Appuyez sur [Marche].

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionner des fichiers].
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher chaque photo. Lorsque la photo souhaitée s'affiche, appuyez dessus, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Param impr] > [Couper].
6. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou [OK]. Appuyez sur [Marche].

## ✓ Renseignements connexes

- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)
- [Autres problèmes](#)




## Imprimer des photos sans bordures depuis une clé USB

Cette fonction vous permet d'agrandir la zone imprimable jusqu'aux bords du papier. La durée d'impression sera plus longue.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionner des fichiers].
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher chaque photo. Lorsque la photo souhaitée s'affiche, appuyez dessus, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Param impr] > [Sans bordure].
6. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou [OK].
8. Appuyez sur [Marche].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionner des fichiers].
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher chaque photo. Lorsque la photo souhaitée s'affiche, appuyez dessus, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Param impr] > [Sans bordure].
6. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou [OK]. Appuyez sur [Marche].

### Renseignements connexes

- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)
- [Autres problèmes](#)

## Impression de la date à partir des données de votre photo

Vous pouvez imprimer la date, pour autant qu'elle figure déjà dans les informations de votre photo. La date est imprimée dans le coin inférieur droit. Pour utiliser ce réglage, la photo doit inclure la date.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionner des fichiers].
3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher chaque photo. Lorsque la photo souhaitée s'affiche, appuyez dessus, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Param impr] > [Imprimer date].
6. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou [OK].
8. Appuyez sur [Marche].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.
2. Appuyez sur [Impression JPEG] > [Sélectionner des fichiers].
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher chaque photo. Lorsque la photo souhaitée s'affiche, appuyez dessus, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Param impr] > [Imprimer date].
6. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur  ou [OK]. Appuyez sur [Marche].



### Renseignements connexes

- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)

## Paramètres d'impression pour les photos

### MFC-J5330DW

Appuyez sur l'option [Param impr] pour afficher les réglages indiqués dans le tableau.

Option	Description
Qualité Impres	Sélectionnez la résolution d'impression en fonction du type de document. Lorsque vous sélectionnez l'option <i>Pap jet enc</i> dans le réglage <i>Type papier</i> , vous pouvez uniquement sélectionner <i>Fin</i> .
Type papier	Sélectionnez le type de papier.
Format papier	Sélectionnez le format de papier.
Mise page impr	Sélectionnez la mise en page d'impression.
Luminosité	Permet d'ajuster la luminosité.
Contraste	Permet d'ajuster le contraste. Le fait d'augmenter le contraste donne aux images un aspect plus net et percutant.
Couper	Permet de cadrer l'image autour de la marge en fonction du format de papier ou d'impression. Désactivez cette fonction lorsque vous voulez imprimer des images entières ou éviter un rognage indésirable.
Sans bordure	Permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier.
Imprimer date	Permet d'imprimer la date sur la photo.
Fix nv param déf	Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression que vous utilisez le plus souvent en les définissant comme réglages par défaut.
Réinitial. usine	Permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut des réglages d'impression que vous aviez modifiés.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Appuyez sur le bouton [Param impr] pour afficher les réglages indiqués dans le tableau.

Option	Description
Qualité Impres	Sélectionnez la résolution d'impression en fonction du type de document. Lorsque vous sélectionnez l'option <i>Pap jet enc</i> dans l'option <i>Type papier</i> , vous pouvez uniquement sélectionner <i>Fin</i> .
Type papier	Sélectionnez le type de papier.
Format papier	Sélectionnez le format de papier.
Sélection de plateau	Sélectionnez le bac.
Mise page impr	Sélectionnez la mise en page d'impression.
Luminosité	Permet d'ajuster la luminosité.
Contraste	Permet d'ajuster le contraste. Le fait d'augmenter le contraste donne aux images un aspect plus net et percutant.

Option	Description
Couper	Permet de cadrer l'image autour de la marge en fonction du format de papier ou d'impression. Désactivez cette fonction lorsque vous voulez imprimer des images entières ou éviter un rognage indésirable.
Sans bordure	Permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier.
Imprimer date	Permet d'imprimer la date sur la photo.
Fix nv param déf	Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression que vous utilisez le plus souvent en les définissant comme réglages par défaut.
Réinitial. usine	Permet de rétablir les paramètres d'usine par défaut des réglages d'impression que vous aviez modifiés.



### Renseignements connexes

- [Imprimer des photos depuis une clé USB sur l'appareil Brother](#)
- [Prévisualiser et imprimer des photos depuis une clé USB](#)
- [Impression de photos en utilisant le numéro de l'image](#)

## Imprimer un fichier PDF directement depuis une clé USB

Modèles associés : MFC-J5930DW

Vous pouvez imprimer un fichier PDF directement depuis une clé USB.




Il n'est pas possible d'imprimer des fichiers PDF d'une taille supérieure ou égale à 2 Go.

### IMPORTANT

Pour éviter d'endommager votre appareil, ne connectez PAS un appareil autre qu'une clé USB à l'interface USB directe.

1. Insérez une clé USB dans la fente USB.



2. Appuyez sur [Impression PDF].



Si votre appareil n'a pas été configuré pour activer le Verrouillage sécuritaire des fonctions, vous ne pourrez pas accéder à Direct Print.

3. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le fichier PDF à imprimer, puis appuyez dessus.
4. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur  $\times 001$  pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
5. Vérifiez et confirmez la liste des options qui s'affiche.
6. Pour modifier les paramètres d'impression, appuyez sur [Param impr].

Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].

Option	Description
Qualité Impres	Sélectionnez la résolution d'impression en fonction du type de document.
Format papier	Sélectionnez le format de papier.
Sélection de plateau	Sélectionnez le bac.
Plusieurs pages	Configurez cette option pour imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier ou imprimez une page de votre document sur plusieurs feuilles.
Recto-verso	Sélectionnez le type de reliure recto verso.

---

Option	Description
Assembler	Activez cette option pour imprimer des ensembles de documents multipage dans l'ordre original des pages.
Option PDF	Sélectionnez cette option pour imprimer un fichier PDF avec les balises et les marquages.

7. Appuyez sur [Mono March] ou [Coul. Marche].

## IMPORTANT

Ne retirez PAS la clé USB de l'interface USB directe avant que l'appareil ait fini d'imprimer.



### Renseignements connexes

- [Imprimer des données directement depuis une clé USB](#)

## Numériser

- Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother
- Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)
- Numériser à partir de votre ordinateur (Macintosh)
- Configurer les paramètres de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web


## Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother

- Numériser des photos et des graphiques
- Sauvegarder des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF
- Enregistrer les données numérisées sur une clé USB
- Numériser plusieurs cartes de visite et plusieurs photos (Rognage automatique)
- Numérisation vers un fichier texte modifiable à l'aide de la fonction ROC
- Numériser comme pièce jointe de courriel
- Envoyer des données numérisées vers un serveur de courriel
- Numériser vers un FTP
- Numériser vers le réseau (Windows)
- Services Web pour la numérisation sur votre réseau (Windows Vista SP2 ou ultérieur, Windows 7, Windows 8 et Windows 10)
- Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis ControlCenter4 (Windows)
- Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis ControlCenter2 (Mac)



## Numériser des photos et des graphiques

Permet d'envoyer des graphiques ou des photos numérisées directement vers votre ordinateur.



Utilisez le bouton de numérisation de l'appareil pour apporter des modifications temporaires aux paramètres de numérisation. Pour effectuer des modifications permanentes, utilisez le logiciel ControlCenter de Brother.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Balayage] > [vers ordinateur] > [vers image].
3. Si l'appareil est connecté au réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur vers lequel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
  - Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires. L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.
5. Appuyez sur l'option [Param numér], puis appuyez sur [Déf sur appareil].



Pour utiliser l'option [Param numér], un ordinateur sur lequel est installé le logiciel ControlCenter doit être connecté à l'appareil.

6. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Sélectionnez le format de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.

Option	Description
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisez à l'aide du chargeur automatique de documents.
Saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

7. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.

2. Appuyez sur  [Balayage].

3. Faites glisser vers la gauche ou la droite ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher  [vers PC].

L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.

4. Appuyez sur  [vers PC].

5. Appuyez sur [vers image].

6. Si l'appareil est connecté au réseau, faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].



7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
- Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.

8. Pour numériser les deux côtés du document (pour MFC-J5930DW uniquement), appuyez sur [Num. recto-verso], puis sélectionnez le type de document.

Option	Description
Num. recto-verso : Bord lg	Numérisez le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord long.

Option	Description
	
Num. recto-verso : Bord crt	Numériser le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord court.
	

9. Appuyez sur l'option [Param numér], puis appuyez sur [Déf sur appareil].



Pour utiliser l'option [Param numér], un ordinateur sur lequel est installé le logiciel ControlCenter doit être connecté à l'appareil.

10. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numériser à l'aide du chargeur automatique de documents.
Ignorer les pages vierges (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

11. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.



## Renseignements connexes

- Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother

## Sauvegarder des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF

Permet de numériser des documents et de les enregistrer en tant que fichiers PDF dans un dossier sur votre ordinateur.



Utilisez le bouton de numérisation de l'appareil pour apporter des modifications temporaires aux paramètres de numérisation. Pour effectuer des modifications permanentes, utilisez le logiciel ControlCenter de Brother.

- >> [MFC-J5330DW](#)
- >> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Balayage] > [vers ordinateur] > [vers fichier].
3. Si l'appareil est connecté au réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur vers lequel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
  - Appuyez sur [Marche] pour commencer à numériser sans modifier de paramètres supplémentaires. L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.
5. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Sélectionnez le format de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.

Option	Description
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisez à l'aide du chargeur automatique de documents.
Saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

6. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.

2. Appuyez sur  [Balayage].

3. Faites glisser vers la gauche ou la droite ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher  [vers PC].

L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.

4. Appuyez sur  [vers PC].

5. Appuyez sur [vers fichier].

6. Si l'appareil est connecté au réseau, faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].


7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
- Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.


L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.

8. Pour numériser les deux côtés du document (pour MFC-J5930DW uniquement), appuyez sur [Num. recto-verso], puis sélectionnez le type de document.

Option	Description
Num. recto-verso : Bord lg	Numérisez le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord long.



Option	Description
Num. recto-verso : Bord crt	Numériser le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord court.



9. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numériser à l'aide du chargeur automatique de documents.
Ignorer les pages vierges (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

10. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.



### Renseignements connexes

- [Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother](#)

## Enregistrer les données numérisées sur une clé USB

Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur une clé USB sans utiliser d'ordinateur.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Insérez une clé USB dans l'appareil.  
L'écran ACL change automatiquement.
3. Appuyez sur [Numériser vers support].
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.



- Pour définir vos propres réglages par défaut : après avoir modifié les paramètres, appuyez sur l'option [Fix nv param déf], puis appuyez sur [Oui].
  - Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut : appuyez sur l'option [Réinitial. usine], puis appuyez sur [Oui].
- Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.  
L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.
5. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Sélectionnez le format de votre document.
Num papier long (ADF) (Seulement disponible pour certains modèles)	Numérisez un document long en utilisant le chargeur automatique de documents.
Nom fichier	Permet de renommer le fichier.
Style nom fichier	Sélectionnez l'ordre dans lequel la date, le numéro de compteur et autres éléments s'affichent dans les noms de fichiers.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Rognage auto (Seulement disponible pour certains modèles)	Numérisez plusieurs documents placés sur la vitre du scanner sur clé USB. L'appareil numérise chaque document et crée des fichiers séparés ou un fichier multipage unique.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisez à l'aide du chargeur automatique de documents.



Option	Description
Saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Sensibilité saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

- Appuyez sur [Marche].
- Si vous utilisez la vitre du scanner, chargez la page suivante, puis appuyez sur [Continuer]. S'il ne reste aucune page à numériser, appuyez sur [Finir]. Une fois la numérisation terminée, assurez-vous de choisir [Finir] avant de retirer la clé USB de l'appareil.

## IMPORTANT

L'écran ACL affiche un message pendant la lecture des données. Ne débranchez PAS le cordon d'alimentation et ne retirez pas la carte mémoire ou la clé USB de l'appareil pendant la lecture des données. Vous pourriez perdre des données ou endommager la clé USB.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

- Chargez votre document.
- Insérez une clé USB dans l'appareil.  
L'écran ACL change automatiquement.
- Appuyez sur [Numériser vers support].
- Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.



- Pour définir vos propres réglages par défaut : après avoir modifié les paramètres, appuyez sur l'option [Fix nv param déf], puis appuyez sur [Oui].
- Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut : appuyez sur [Réinitial. usine], puis appuyez sur [Oui].

- Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.

- Pour numériser les deux côtés du document (pour MFC-J5930DW uniquement), appuyez sur [Num. recto-verso], puis sélectionnez le type de document.
- Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Num. recto-verso (Seulement disponible pour certains modèles)	Permet de sélectionner le mode de numérisation recto verso.

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Num papier long (ADF) (Seulement disponible pour certains modèles)	Numérisez un document long en utilisant le chargeur automatique de documents.
Nom fichier	Permet de renommer le fichier.
Style nom fichier	Sélectionnez l'ordre dans lequel la date, le numéro de compteur et autres éléments s'affichent dans les noms de fichiers.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Rognage auto (Seulement disponible pour certains modèles)	Numérisez plusieurs documents placés sur la vitre du scanner sur clé USB. L'appareil numérise chaque document et crée des fichiers séparés ou un fichier multipage unique.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisez à l'aide du chargeur automatique de documents.
Ignorer les pages vierges (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Sensibilité saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

- Appuyez sur [Marche].
- Si vous utilisez la vitre du scanner, chargez la page suivante, puis appuyez sur [Continuer]. S'il ne reste aucune page à numériser, appuyez sur [Finir]. Une fois la numérisation terminée, assurez-vous de choisir [Finir] avant de retirer la clé USB de l'appareil.

## IMPORTANT

L'écran ACL affiche un message pendant la lecture des données. Ne débranchez PAS le cordon d'alimentation et ne retirez pas la carte mémoire ou la clé USB de l'appareil pendant la lecture des données. Vous pourriez perdre des données ou endommager la clé USB.



## Renseignements connexes



- [Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother](#)

- 
- Clés USB compatibles
  - Remarque importante
-

## Clés USB compatibles

### IMPORTANT

L'interface USB directe prend uniquement en charge les clés USB et les appareils photo numériques qui utilisent la norme de stockage de masse USB. Les autres dispositifs USB ne sont pas pris en charge.

Cartes mémoire compatibles		Logement
Clé USB		Emplacement USB 

Clés USB compatibles	
Classe USB	Classe de stockage de masse USB
Sous-classe de stockage de masse USB	SCSI ou SFF-8070i
Protocole de transfert	Transfert volumineux seulement
Format <sup>1</sup>	FAT12/FAT16/FAT32/exFAT
Taille de secteur	Max. 4096 octets
Cryptage	Les appareils cryptés ne sont pas pris en charge.

<sup>1</sup> Le format NTFS n'est pas pris en charge.




### Renseignements connexes

- [Imprimer des données directement depuis une clé USB](#)
- [Enregistrer les données numérisées sur une clé USB](#)

## Numériser plusieurs cartes de visite et plusieurs photos (Rognage automatique)

Vous pouvez numériser plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil numérisera chaque document et utilisera la fonctionnalité Rognage automatique pour créer des fichiers séparés ou un fichier de plusieurs pages.

### Instructions pour le rognage automatique



1. 0,4 po (10 mm) ou plus long
2. 0,8 po (20 mm) ou plus long (bas)
  - Ce paramètre n'est disponible que pour les documents de forme rectangulaire ou carrée.
  - Si votre document est trop long ou trop large, cette fonction ne marchera pas comme décrit ici.
  - Vous devez éloigner les documents des bords de la vitre du scanner, comme illustré.
  - Les documents doivent être éloignés d'au moins 0,4 po (10 mm) l'un de l'autre.
  - La fonction Rognage automatique règle le biais du document sur la vitre du scanner; toutefois, si votre document est incliné de plus de 10 degrés, cette fonction ne marche pas.
  - Pour pouvoir utiliser la fonction Rognage automatique, le chargeur automatique de documents doit être vide.
  - La fonction Rognage automatique peut prendre en charge un maximum de 16 documents selon leur format.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez les documents sur la vitre du scanner.



- Pour numériser des documents en utilisant la fonction Rognage automatique, vous devez placer les documents sur la vitre du scanner.
- La fonction Rognage automatique est prise en charge par la technologie de Reallusion, Inc.



2. Insérez une clé USB dans l'appareil.  
L'écran ACL change automatiquement.
3. Appuyez sur [Numériser vers support] > [Options] > [Rognage auto].
4. Appuyez sur [Activé].
5. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour terminer la tâche de numérisation.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez les documents sur la vitre du scanner.



- Pour numériser des documents en utilisant la fonction de rognage automatique, vous devez placer les documents sur la vitre du scanner.
- La fonction Rognage automatique est prise en charge par la technologie de Reallusion, Inc.



2. Insérez une clé USB dans l'appareil.

L'écran ACL change automatiquement.

3. Appuyez sur [Numériser vers support] > [Options] > [Rognage auto].
4. Appuyez sur [Activé].
5. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour terminer la tâche de numérisation.



### Renseignements connexes

- [Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother](#)
- [Remarque importante](#)

## Numérisation vers un fichier texte modifiable à l'aide de la fonction ROC

Votre appareil peut convertir les caractères d'un document numérisé en texte à l'aide de la technologie de reconnaissance optique de caractères (ROC). Vous pouvez modifier ce texte avec votre application de traitement de texte favorite.



- La fonction Numérisation vers ROC est disponible pour certaines langues.
- Utilisez le bouton de numérisation sur l'appareil pour apporter des modifications temporaires aux paramètres de numérisation. Pour effectuer des modifications permanentes, utilisez le logiciel ControlCenter de Brother.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Balayage] > [vers ordinateur] > [vers ROC].
3. Si l'appareil est connecté au réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur vers lequel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
  - Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.  
L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.
5. Appuyez sur l'option [Param numér], puis appuyez sur [Déf sur appareil].



Pour utiliser l'option [Param numér], un ordinateur sur lequel est installé le logiciel ControlCenter doit être connecté à l'appareil.

6. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.

Option	Description
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Sélectionnez le format de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisez à l'aide du chargeur automatique de documents.
Saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

#### 7. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

#### 1. Chargez votre document.

#### 2. Appuyez sur [Balayage].

#### 3. Faites glisser vers la gauche ou la droite ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [vers PC].

L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.

#### 4. Appuyez sur [vers PC].

#### 5. Appuyez sur [vers ROC].

#### 6. Si l'appareil est connecté au réseau, faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].



#### 7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
- Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.

#### 8. Pour numériser les deux côtés du document (pour MFC-J5930DW uniquement), appuyez sur [Num. recto-verso], puis sélectionnez le type de document.



Option	Description
Num. recto-verso : Bord lg	Numériser le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord long.
	
Num. recto-verso : Bord crt	Numériser le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord court.
	

9. Appuyez sur l'option [Param numér], puis appuyez sur [Déf sur appareil].



Pour utiliser l'option [Param numér], un ordinateur sur lequel est installé le logiciel ControlCenter doit être connecté à l'appareil.

10. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numériser à l'aide du chargeur automatique de documents.
Ignorer les pages vides (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

11. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.




## Renseignements connexes

- Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother

## Numériser comme pièce jointe de courriel

Envoyez un document numérisé sous forme de pièce jointe de courriel.



- Utilisez le bouton de numérisation de l'appareil pour apporter des modifications temporaires aux paramètres de numérisation. Pour effectuer des modifications permanentes, utilisez le logiciel ControlCenter de Brother.
- La fonction Numérisation vers courriel ne prend pas en charge les services Webmail. Utilisez la fonction Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document ou une image et joindre le fichier numérisé à un message électronique.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Balayage] > [vers ordinateur] > [vers courriel].
3. Si l'appareil est connecté au réseau, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur vers lequel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.



Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
  - Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires. L'appareil numérise le document et le sauvegarde sous forme de pièce jointe. Il démarre ensuite votre application de messagerie et ouvre un nouveau courriel vide avec le fichier numérisé joint.
5. Appuyez sur l'option [Param numér], puis appuyez sur [Déf sur appareil].



Pour utiliser l'option [Param numér], un ordinateur sur lequel est installé le logiciel ControlCenter doit être connecté à l'appareil.

6. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Sélectionnez le format de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisez à l'aide du chargeur automatique de documents.
Saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

#### 7. Appuyez sur [Marche].

L'appareil numérise le document et le sauvegarde sous forme de pièce jointe. Il démarre ensuite votre application de messagerie et ouvre un nouveau courriel vide avec le fichier numérisé joint.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

#### 1. Chargez votre document.

#### 2. Appuyez sur [Balayage].

#### 3. Faites glisser vers la gauche ou la droite ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [vers PC].

L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.

#### 4. Appuyez sur [vers PC].

#### 5. Appuyez sur [vers courriel].

#### 6. Si l'appareil est connecté au réseau, faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.





Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].

#### 7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
- Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.

L'appareil numérise le document et le sauvegarde sous forme de pièce jointe. Il démarre ensuite votre application de messagerie et ouvre un nouveau courriel vide avec le fichier numérisé joint.

#### 8. Pour numériser les deux côtés du document (pour MFC-J5930DW uniquement), appuyez sur [Num. recto-verso], puis sélectionnez le type de document.

Option	Description
Num. recto-verso : Bord lg	Numérisez le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord long. 
Num. recto-verso : Bord crt	Numérisez le document de manière à ce que les pages soient lues en les retournant du côté du bord court. 

9. Appuyez sur l'option [Param numér], puis appuyez sur [Déf sur appareil].



Pour utiliser l'option [Param numér], un ordinateur sur lequel est installé le logiciel ControlCenter doit être connecté à l'appareil.

10. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisiez à l'aide du chargeur automatique de documents.
Ignorer les pages vides (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

11. Appuyez sur [Marche].

L'appareil numérise le document et le sauvegarde sous forme de pièce jointe. Il démarre ensuite votre application de messagerie et ouvre un nouveau courriel vide avec le fichier numérisé joint.



## Renseignements connexes

- Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother

## Envoyer des données numérisées vers un serveur de courriel


Envoyez les données numérisées depuis votre appareil Brother directement vers votre serveur de messagerie pour les transmettre à un destinataire de courriel sans utiliser un ordinateur.

- Pour utiliser cette fonction, veuillez consulter le Centre de solutions Brother à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com), cliquez sur **Téléchargements** dans la page de votre modèle et téléchargez l'outil d'installation du programme Internet Fax.
- Pour envoyer des données numérisées à un serveur de courriel, vous devez configurer votre appareil pour qu'il communique avec votre réseau et votre serveur de courriel. Vous pouvez configurer ces éléments depuis le panneau de commande de l'appareil, la gestion à partir du Web, la configuration à distance ou BRAdmin Professional.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
  2. Appuyez sur [Balayage] > [vers serv courr].
  3. Effectuez l'une des opérations suivantes pour entrer l'adresse électronique de destination :
    - Pour entrer manuellement l'adresse électronique, appuyez sur [Manuel], puis entrez l'adresse électronique à l'aide des boutons de caractères sur l'écran ACL. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur [OK].
    - Si l'adresse électronique est enregistrée dans le carnet d'adresses de l'appareil, appuyez sur [Carnet d'adr.], puis sélectionnez l'adresse électronique.  
Appuyez sur [OK].
  4. Confirmez l'adresse électronique, puis appuyez sur [Suivant].
  5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
- 
-  - Pour définir vos propres réglages par défaut : après avoir modifié les paramètres, appuyez sur l'option [Fix nv param déf], puis appuyez sur [Oui].
- Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut : appuyez sur l'option [Réinitial. usine], puis appuyez sur [Oui].
- 
- Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires. L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.
6. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Sélectionnez le format de votre document.
Num papier long (ADF)	Numérisez un document long en utilisant le chargeur automatique de documents.

Option	Description
(Seulement disponible pour certains modèles)	
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.


7. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.

2. Appuyez sur  [Balayage].

3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite pour afficher  [vers serv courr], puis appuyez dessus.

L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.

4. Appuyez sur  [vers serv courr].

5. Effectuez l'une des opérations suivantes pour entrer l'adresse électronique de destination :

- Pour entrer manuellement l'adresse électronique, appuyez sur [Manuel], puis entrez l'adresse électronique à l'aide des boutons de caractères sur l'écran ACL. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur [OK].
- Si l'adresse électronique est enregistrée dans le carnet d'adresses de l'appareil, appuyez sur [Carnet d'adr.], puis sélectionnez l'adresse électronique.  
Appuyez sur [OK].

6. Confirmez l'adresse électronique, puis appuyez sur [Suivant].

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.



- Pour définir vos propres réglages par défaut : après avoir modifié les paramètres, appuyez sur l'option [Fix nv param déf], puis appuyez sur [Oui].
- Pour restaurer les paramètres d'usine par défaut : appuyez sur [Réinitial. usine], puis appuyez sur [Oui].

- Appuyez sur [Marche] pour lancer la numérisation sans modifier de paramètres supplémentaires.

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.

8. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Num. recto-verso (Seulement disponible pour certains modèles)	Permet de sélectionner le mode de numérisation recto verso.
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.



Option	Description
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Num papier long (ADF) (Seulement disponible pour certains modèles)	Numérisez un document long en utilisant le chargeur automatique de documents.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.



- Pour enregistrer les paramètres en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

9. Appuyez sur [Marche].

L'appareil lance la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner de l'appareil, suivez les instructions affichées à l'écran ACL pour mener à bien la tâche de numérisation.




### Renseignements connexes

- [Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother](#)

## Numériser vers un FTP

Numérisez les documents directement vers un serveur FTP lorsque vous avez besoin de partager les informations numérisées. Pour votre commodité, configurez différents profils pour sauvegarder vos destinations préférées de numérisation vers FTP.




- Configurer un profil Numérisation vers FTP
- Envoyer des données numérisées vers un serveur FTP

## Configurer un profil Numérisation vers FTP

Configurez un profil Numérisation vers FTP pour numériser et envoyer les données numérisées directement vers un site FTP.

Nous vous recommandons Microsoft Internet Explorer 8/11 et Microsoft Edge pour Windows, et Safari 9 pour Mac. Veuillez également vous assurer que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur que vous utilisez. Si vous utilisez un autre navigateur Web, assurez-vous qu'il est compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.

1. Démarrez votre navigateur Web.  
Tapez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression). Par exemple : http://192.168.1.2  
Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Si vous avez défini un mot de passe précédemment, tapez-le puis cliquez sur .
2. Cliquez sur l'onglet **Numériser**.
3. Cliquez sur le menu **Num vers FTP/réseau** dans la barre de navigation de gauche.
4. Sélectionnez l'option **FTP**, puis cliquez sur **Envoyer**.

### Num vers FTP/réseau

---

<b>Profil 1</b>	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Réseau
<b>Profil 2</b>	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Réseau
<b>Profil 3</b>	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Réseau
<b>Profil 4</b>	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Réseau
<b>Profil 5</b>	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Réseau

---

5. Cliquez sur le menu **Num vers profil FTP/réseau** dans la barre de navigation de gauche.
6. Sélectionnez le profil que vous souhaitez configurer ou modifier.
7. Dans le champ **Nom profil**, saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affichera ce nom sur l'écran ACL.
8. Dans le champ **Adresse de l'hôte**, tapez l'adresse de l'hôte (par exemple : ftp.exemple.com; jusqu'à 64 caractères) ou l'adresse IP (par exemple : 192.23.56.189).

9. Modifiez le réglage **Numéro de port** utilisé pour accéder au serveur FTP. Ce paramètre est réglé par défaut sur le port 21. Dans la plupart des cas, ce paramètre n'a pas besoin d'être modifié.
10. Dans le champ **Nom utilisateur**, saisissez le nom d'un utilisateur (jusqu'à 32 caractères) qui est autorisé à écrire des données sur le serveur FTP.
11. Dans le champ **Mot de passe**, saisissez le mot de passe (jusqu'à 32 caractères) associé au nom d'utilisateur entré dans le champ **Nom utilisateur**. Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ **Retap nouveau mot passe**.
12. Pour numériser en toute sécurité à l'aide de la communication SSL/TLS, activez l'option **SSL/TLS**. Modifiez le paramètre **Certificat AC**, si nécessaire.
13. Dans le champ **Répertoire mémorisation**, tapez le chemin d'accès (jusqu'à 60 caractères) du dossier vers lequel vous souhaitez envoyer vos données numérisées sur le serveur FTP. Ne tapez pas une barre oblique au début du chemin d'accès (voir exemple).

#### Répertoire mémorisation

brother/abc

14. Cliquez sur la liste déroulante **Nom de fichier**, puis sélectionnez un nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou les noms définis par l'utilisateur. Vous pouvez définir les noms définis par l'utilisateur et le style du nom de fichier dans le menu **Nom du fichier de numérisation** dans la barre de navigation de gauche.
15. Cliquez sur la liste déroulante **Qualité** puis sélectionnez un réglage de qualité. Si vous sélectionnez l'option **Sélection utilisateur**, l'appareil demandera aux utilisateurs de sélectionner un réglage chaque fois qu'ils utiliseront le profil de numérisation.
16. Cliquez sur la liste déroulante **Type fichier**, puis sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour le document numérisé. Si vous sélectionnez l'option **Sélection utilisateur**, l'appareil demandera aux utilisateurs de sélectionner un réglage chaque fois qu'ils utiliseront le profil de numérisation.
17. Cliquez sur la liste déroulante **Taille du document**, puis sélectionnez le format de votre document dans la liste. Ceci est nécessaire pour s'assurer que le format du fichier numérisé est correct.
18. Si vous souhaitez numériser un document imprimé sur un papier long en utilisant le chargeur automatique de documents, sélectionnez l'option **Marche** à partir de l'option **Param. papier long (ADF)**. (Seulement disponible pour certains modèles)
19. Sélectionnez **Auto** dans l'option **Redressement auto activé ADF** de manière à ce que l'appareil corrige automatiquement l'alignement du document alors que les pages sont numérisées à partir du chargeur automatique de documents (ADF). (Seulement disponible pour certains modèles)
20. Si vous souhaitez supprimer les pages vierges du document des résultats de la numérisation, sélectionnez l'option **Marche** à partir de l'option **Ignorer les pages vierges**. (Seulement disponible pour certains modèles)
21. Cliquez sur la liste déroulante **Supprimer la couleur d'arrière-plan**, puis sélectionnez le niveau dans la liste. Vous pouvez utiliser cette fonction pour supprimer la couleur d'arrière-plan des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.
22. Activez ou désactivez l'option **Mode passif** selon la configuration de votre serveur FTP et du pare-feu de votre réseau. Il est activé avec le réglage par défaut. Dans la plupart des cas, ce paramètre n'a pas besoin d'être modifié.
23. Cliquez sur **Envoyer**.



Le fait d'utiliser les caractères ?, /, \, ", :, <, >, | ou \* peut causer une erreur d'envoi.



#### Renseignements connexes

- [Numériser vers un FTP](#)

## Envoyer des données numérisées vers un serveur FTP

>> MFC-J5330DW

>> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Balayage] > [vers FTP].
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'un des profils de serveur FTP énumérés.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
  - Si le profil n'est pas complet (par exemple, si l'identifiant et le mot de passe sont manquants ou si la qualité ou le type de fichier n'est pas spécifié), il vous sera demandé de saisir toutes les informations manquantes.  
Une fois le réglage des paramètres terminé, appuyez sur [Marche].
  - Si le profil est complet, appuyez sur [Marche].

Après que vous avez appuyé sur [Marche], le message [Connexion] s'affiche à l'écran ACL. Si la connexion au serveur FTP est correctement établie, l'appareil démarre la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner, chargez la page suivante, puis appuyez sur [Continuer]. S'il ne reste aucune page à numériser, appuyez sur [Finir].

5. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Sélectionnez le format de votre document.
Num papier long (ADF) (Seulement disponible pour certains modèles)	Numérisez un document long en utilisant le chargeur automatique de documents.
Nom fichier	Permet de renommer le fichier.
Style nom fichier	Sélectionnez l'ordre dans lequel la date, le numéro de compteur et autres éléments s'affichent dans les noms de fichiers.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisez à l'aide du chargeur automatique de documents.
Saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.

Option	Description
Sensibilité saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
Nom utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur.



- Pour enregistrer le profil en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

#### 6. Appuyez sur [Marche] pour commencer à numériser.

L'écran ACL affiche le message [Connexion]. Si la connexion au serveur FTP est correctement établie, l'appareil démarre la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner, chargez la page suivante, puis appuyez sur [Continuer]. S'il ne reste aucune page à numériser, appuyez sur [Finir].

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

#### 1. Chargez votre document.

#### 2. Appuyez sur [Balayage].

#### 3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite pour afficher [vers FTP], puis appuyez dessus.

L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.

#### 4. Appuyez sur [vers FTP].

#### 5. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner l'un des profils de serveur FTP de la liste.

#### 6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
- Si le profil n'est pas complet (par exemple, si l'identifiant et le mot de passe sont manquants ou si la qualité ou le type de fichier n'est pas spécifié), il vous sera demandé de saisir toutes les informations manquantes.

Une fois le réglage des paramètres terminé, appuyez sur [Marche].

- Si le profil est complet, appuyez sur [Marche].

Après que vous avez appuyé sur [Marche], le message [Connexion] s'affiche à l'écran ACL. Si la connexion au serveur FTP est correctement établie, l'appareil démarre la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner, chargez la page suivante, puis appuyez sur [Continuer]. S'il ne reste aucune page à numériser, appuyez sur [Finir].

#### 7. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Num. recto-verso (Seulement disponible pour certains modèles)	Permet de sélectionner le mode de numérisation recto verso.
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.

Option	Description
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Num papier long (ADF) (Seulement disponible pour certains modèles)	Numérisez un document long en utilisant le chargeur automatique de documents.
Nom fichier	Permet de renommer le fichier.
Style nom fichier	Sélectionnez l'ordre dans lequel la date, le numéro de compteur et autres éléments s'affichent dans les noms de fichiers.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisez à l'aide du chargeur automatique de documents.
Ignorer les pages vierges (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Sensibilité saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
Nom utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur.



- Pour enregistrer le profil en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

8. Appuyez sur [Marche] pour commencer à numériser.

L'écran ACL affiche le message [Connexion]. Si la connexion au serveur FTP est correctement établie, l'appareil démarre la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner, chargez la page suivante, puis appuyez sur [Continuer]. S'il ne reste aucune page à numériser, appuyez sur [Finir].



### Renseignements connexes

- [Numériser vers un FTP](#)

## Numériser vers le réseau (Windows)

Numérisez des documents directement vers un serveur CIFS sur votre réseau local. Pour plus de commodité, vous pouvez configurer différents profils pour sauvegarder vos destinations préférées de Numériser vers le réseau.

- [Configurer un profil Numérisation vers réseau](#)
- [Envoyer des données numérisées vers un serveur CIFS](#)




## Configurer un profil Numérisation vers réseau

Configurez un profil Numérisation vers réseau pour numériser et envoyer les données numérisées directement vers un dossier sur un serveur CIFS.

- Nous vous recommandons Microsoft Internet Explorer 8/11 et Microsoft Edge pour Windows. Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur utilisé. Si vous utilisez un autre navigateur Web, assurez-vous qu'il est compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.

1. Démarrez votre navigateur Web.

Tapez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression). Par exemple : http://192.168.1.2

Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Si vous avez défini un mot de passe précédemment, tapez-le puis cliquez sur .

2. Cliquez sur l'onglet **Numériser**.
3. Cliquez sur le menu **Num vers FTP/réseau** dans la barre de navigation de gauche.
4. Sélectionnez l'option **Réseau**, puis cliquez sur **Envoyer**.



**Num vers FTP/réseau**

<b>Profil 1</b>	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Réseau
<b>Profil 2</b>	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Réseau
<b>Profil 3</b>	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Réseau
<b>Profil 4</b>	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Réseau
<b>Profil 5</b>	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Réseau

5. Cliquez sur le menu **Num vers profil FTP/réseau** dans la barre de navigation de gauche.
6. Sélectionnez le profil que vous souhaitez configurer ou modifier.
7. Dans le champ **Nom profil**, saisissez un nom pour ce profil de serveur (jusqu'à 15 caractères alphanumériques). L'appareil affichera ce nom sur l'écran ACL.
8. Dans le champ **Chemin d'accès au dossier réseau**, saisissez le chemin d'accès du dossier sur le serveur CIFS dans lequel vous souhaitez envoyer vos données numérisées.
9. Cliquez sur la liste déroulante **Nom de fichier**, puis sélectionnez un nom de fichier parmi les noms prédéfinis fournis ou les noms définis par l'utilisateur. Vous pouvez définir les noms définis par l'utilisateur et le style du nom de fichier dans le menu **Nom du fichier de numérisation** dans la barre de navigation de gauche.

10. Cliquez sur la liste déroulante **Qualité** puis sélectionnez un réglage de qualité. Si vous sélectionnez l'option **Sélection utilisateur**, l'appareil demandera aux utilisateurs de sélectionner un réglage chaque fois qu'ils utiliseront le profil de numérisation.
11. Cliquez sur la liste déroulante **Type fichier**, puis sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour le document numérisé. Si vous sélectionnez l'option **Sélection utilisateur**, l'appareil demandera aux utilisateurs de sélectionner un réglage chaque fois qu'ils utiliseront le profil de numérisation.
12. Cliquez sur la liste déroulante **Taille du document**, puis sélectionnez le format de votre document dans la liste. Ceci est nécessaire pour s'assurer que le format du fichier numérisé est correct.
13. Si vous souhaitez numériser un document imprimé sur un papier long en utilisant le chargeur automatique de documents, sélectionnez l'option **Marche** à partir de l'option **Param. papier long (ADF)**. (Seulement disponible pour certains modèles)
14. Sélectionnez **Auto** dans l'option **Redressement auto activé ADF** de manière à ce que l'appareil corrige automatiquement l'alignement du document alors que les pages sont numérisées à partir du chargeur automatique de documents (ADF). (Seulement disponible pour certains modèles)
15. Si vous souhaitez supprimer les pages vierges du document des résultats de la numérisation, sélectionnez l'option **Marche** à partir de l'option **Ignorer les pages vierges**. (Seulement disponible pour certains modèles)
16. Cliquez sur la liste déroulante **Supprimer la couleur d'arrière-plan**, puis sélectionnez le niveau dans la liste. Vous pouvez utiliser cette fonction pour supprimer la couleur d'arrière-plan des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.
17. Pour protéger ce profil à l'aide d'un NIP, dans le champ **Utiliser le code NIP pour authentification**, sélectionnez **Marche**.
18. Si vous avez sélectionné **Marche** dans le champ **Utiliser le code NIP pour authentification**, saisissez un code NIP à quatre chiffres dans le champ **Code NIP**.
19. Pour définir votre méthode d'authentification, sélectionnez la méthode d'authentification souhaitée dans l'option **Méthode d'authentification**.
20. Dans le champ **Nom utilisateur**, saisissez un nom d'utilisateur (jusqu'à 96 caractères) autorisé à écrire des données dans le dossier spécifié dans le champ **Chemin d'accès au dossier réseau**. Si le nom d'utilisateur fait partie d'un domaine, saisissez le nom d'utilisateur de l'une des façons suivantes :  
**utilisateur@domaine**  
**domaine\utilisateur**
21. Dans le champ **Mot de passe**, saisissez le mot de passe (jusqu'à 32 caractères) associé au nom d'utilisateur entré dans le champ **Nom utilisateur**. Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ **Retap nouveau mot passe**.
22. Pour configurer manuellement l'adresse du serveur Kerberos, dans le champ **Adresse du serveur Kerberos**, saisissez l'adresse du serveur Kerberos (par exemple : kerberos.exemple.com; jusqu'à 64 caractères).
23. Cliquez sur **Envoyer**.



Le fait d'utiliser les caractères ?, /, \, ", :, <, >, | ou \* peut causer une erreur d'envoi.

24. Vous devez configurer le SNTP (serveur de temps du réseau) ou définir la date, l'heure et le fuseau horaire correctement sur le panneau de commande. L'heure doit correspondre à celle utilisée par les serveurs Kerberos et CIFS.




## Renseignements connexes


- [Numériser vers le réseau \(Windows\)](#)
- [Définir la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Définir la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web

Assurez-vous que les paramètres de date, d'heure et de fuseau horaire sont définis correctement avec la Gestion à partir du Web ou le panneau de commande afin que l'heure de l'appareil corresponde à l'heure utilisée par le serveur d'authentification.

Démarrez à l'étape 2 si vous avez déjà ouvert une fenêtre de Gestion à partir du Web.

1. Démarrez votre navigateur Web.  
Tapez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression). Par exemple : http://192.168.1.2  
Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Si vous avez défini un mot de passe précédemment, tapez-le puis cliquez sur .
2. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
3. Cliquez sur le menu **Date et Heure** dans la barre de navigation de gauche.



The screenshot shows the 'Date et Heure' configuration page. It includes the following fields and options:

- Date:** Three input fields for day, month, and year (xx / xx / 20xx).
- Type d'horloge:** Radio buttons for '12h Horloge' (selected) and 'horloge 24 h'.
- Heure:** Two input fields for hour and minute, and a dropdown menu for AM/PM.
- Fuseau horaire:** A dropdown menu showing 'UTC-05:00'.
- H avancée auto:** Radio buttons for 'Arrêt' and 'Marche' (selected).
- Synchroniser avec serveur SNTP**  
Pour synchroniser « Date et Heure » avec votre serveur SNTP, configurez les paramètres du serveur SNTP.  
[SNTP>>](#)
- Buttons: **Annuler** and **Envoyer**.

4. Saisissez la date dans les champs **Date**.
5. Sélectionnez le format 12 heures ou le format 24 heures comme **Type d'horloge** (disponible uniquement dans certains pays).
6. Entrez l'heure dans les champs **Heure**.
7. Sélectionnez le décalage horaire entre votre site et le temps universel coordonné (TUC) dans la liste déroulante **Fuseau horaire**, par exemple le fuseau horaire pour l'heure de l'Est aux États-Unis et au Canada est TUC-05:00.
8. Cliquez sur l'option **Marche** pour **H avancée auto** afin de configurer l'appareil pour qu'il adopte automatiquement l'heure d'été. Il avancera de lui-même d'une heure au printemps et reculera d'une heure à l'automne (disponible uniquement dans certains pays).
9. Cliquez sur **Envoyer**.



## Renseignements connexes

- Configurer un profil Numérisation vers réseau

## Envoyer des données numérisées vers un serveur CIFS

>> MFC-J5330DW

>> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Balayage] > [vers réseau].
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir l'un des profils Numérisation vers réseau énumérés.



Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
  - Si le profil n'est pas complet (par exemple, si l'identifiant et le mot de passe sont manquants ou si la qualité ou le type de fichier n'est pas spécifié), il vous sera demandé de saisir toutes les informations manquantes.  
Une fois le réglage des paramètres terminé, appuyez sur [Marche].
  - Si le profil est complet, appuyez sur [Marche].

Après que vous avez appuyé sur [Marche], le message [Connexion] s'affiche à l'écran ACL. Si la connexion au serveur CIFS est correctement établie, l'appareil démarre la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner, chargez la page suivante, puis appuyez sur [Continuer]. S'il ne reste aucune page à numériser, appuyez sur [Finir].

5. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille doc	Sélectionnez le format de votre document.
Num papier long (ADF) (Seulement disponible pour certains modèles)	Numérisez un document long en utilisant le chargeur automatique de documents.
Nom fichier	Permet de renommer le fichier.
Style nom fichier	Sélectionnez l'ordre dans lequel la date, le numéro de compte et autres éléments s'affichent dans les noms de fichiers.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisez à l'aide du chargeur automatique de documents.
Saut page vierge	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.

Option	Description
(Seulement disponible pour certains modèles)	
Sensibilité saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
Nom utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur.






- Pour enregistrer le profil en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

6. Appuyez sur [Marche] pour commencer à numériser.

L'écran ACL affiche le message [Connexion]. Si la connexion au serveur CIFS est correctement établie, l'appareil démarre la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner, chargez la page suivante, puis appuyez sur [Continuer]. S'il ne reste aucune page à numériser, appuyez sur [Finir].

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Balayage].
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite pour afficher  [vers réseau], puis appuyez dessus. L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.
4. Appuyez sur  [vers réseau].
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour choisir l'un des profils Numérisation vers réseau énumérés.



Si l'écran ACL vous demande de saisir un NIP, utilisez l'écran ACL pour saisir le NIP à quatre chiffres de l'ordinateur, puis appuyez sur [OK].

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour modifier les paramètres, appuyez sur [Options], puis passez à l'étape suivante.
- Si le profil n'est pas complet (par exemple, si l'identifiant et le mot de passe sont manquants ou si la qualité ou le type de fichier n'est pas spécifié), il vous sera demandé de saisir toutes les informations manquantes.  
Une fois le réglage des paramètres terminé, appuyez sur [Marche].
- Si le profil est complet, appuyez sur [Marche].

Après que vous avez appuyé sur [Marche], le message [Connexion] s'affiche à l'écran ACL. Si la connexion au serveur CIFS est correctement établie, l'appareil démarre la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner, chargez la page suivante, puis appuyez sur [Continuer]. S'il ne reste aucune page à numériser, appuyez sur [Finir].

7. Sélectionnez les paramètres de numérisation que vous souhaitez modifier, puis appuyez sur [OK].

Option	Description
Num. recto-verso (Seulement disponible pour certains modèles)	Permet de sélectionner le mode de numérisation recto verso.

Option	Description
Type de numéris.	Permet de sélectionner le type de numérisation de votre document.
Résolution	Permet de sélectionner la résolution de numérisation du document.
Type fichier	Permet de sélectionner le format de fichier du document.
Taille document	Sélectionnez le format de votre document.
Num papier long (ADF) (Seulement disponible pour certains modèles)	Numérisez un document long en utilisant le chargeur automatique de documents.
Nom fichier	Permet de renommer le fichier.
Style nom fichier	Sélectionnez l'ordre dans lequel la date, le numéro de compteur et autres éléments s'affichent dans les noms de fichiers.
Luminosité	Sélectionnez le niveau de luminosité.
Contraste	Sélectionnez le niveau de contraste.
Redress auto ADF (Seulement disponible pour certains modèles)	Si les documents sont de travers, alignez-les correctement lorsque vous les numérisez à l'aide du chargeur automatique de documents.
Ignorer les pages vierges (Seulement disponible pour certains modèles)	Lorsque l'option est activée, les pages blanches sont ignorées.
Sensibilité saut page vierge (Seulement disponible pour certains modèles)	Sélectionnez le niveau de sensibilité pour la détection des pages blanches dans les données numérisées. Plus la sensibilité est élevée, plus l'appareil détectera facilement les pages blanches.
Enl couleur arrière-plan	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.
Nom utilisateur	Entrez le nom d'utilisateur.



- Pour enregistrer le profil en tant que raccourci, appuyez sur [Enr. comme racc.]. Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

8. Appuyez sur [Marche] pour commencer à numériser.

L'écran ACL affiche le message [Connexion]. Si la connexion au serveur CIFS est correctement établie, l'appareil démarre la numérisation. Si vous utilisez la vitre du scanner, chargez la page suivante, puis appuyez sur [Continuer]. S'il ne reste aucune page à numériser, appuyez sur [Finir].



### Renseignements connexes

- [Numériser vers le réseau \(Windows\)](#)

## Services Web pour la numérisation sur votre réseau (Windows Vista SP2 ou ultérieur, Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Le protocole des services Web permet aux utilisateurs de Windows Vista (SP2 ou ultérieur), Windows 7, Windows 8 et Windows 10 de numériser en utilisant un appareil Brother sur le réseau. Vous devez installer le pilote par l'intermédiaire de des services Web.

- [Utiliser les services Web pour installer les pilotes de numérisation \(Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10\)](#)
- [Numériser avec les services Web à partir de l'appareil Brother \(Windows Vista SP2 ou ultérieur, Windows 7, Windows 8 et Windows 10\)](#)
- [Configurer les paramètres de numérisation pour les services Web](#)



■ Accueil > Numériser > Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother > Services Web pour la numérisation sur votre réseau (Windows Vista SP2 ou ultérieur, Windows 7, Windows 8 et Windows 10) > Utiliser les services Web pour installer les pilotes de numérisation (Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

## Utiliser les services Web pour installer les pilotes de numérisation (Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Utilisez les services Web pour surveiller les imprimantes sur le réseau.

- Vérifiez si vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother.
- Vérifiez que l'ordinateur hôte et l'appareil Brother sont sur le même sous-réseau, ou que le routeur est correctement configuré pour transmettre les données entre les deux appareils.
- Vous devez configurer l'adresse IP sur votre appareil Brother avant de configurer ce paramètre.
- Pour Windows Server 2008, Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2, vous devez installer les services d'impression.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Windows Vista

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Réseau**.

Le nom de l'appareil pour les services Web apparaît avec l'icône de l'imprimante.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'appareil à installer.

- Windows 7

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Panneau de configuration** > **Réseau et Internet** > **Afficher les ordinateurs et les périphériques réseau**.

Le nom de l'appareil pour les services Web apparaît avec l'icône de l'imprimante.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'appareil à installer.

- Windows 8

Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Quand la barre de menu apparaît, cliquez sur **Paramètres** > **Modifier les paramètres du PC** > **Périphériques** > **Ajouter un périphérique**.


Le nom de l'appareil pour les services Web apparaît.

- Windows 8,1

Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur **Paramètres** > **Modifier les paramètres du PC** > **PC et périphériques** > **Périphériques** > **Ajouter un périphérique**.

Le nom de l'appareil pour les services Web apparaît.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Le nom de l'appareil Brother pour les services Web correspond au nom de votre modèle et à l'adresse MAC (adresse Ethernet) de votre appareil (par exemple, Brother MFC-XXXX (nom du modèle) [XXXXXXXXXXXX] (adresse MAC/adresse Ethernet)).

- Windows 8/Windows 10

Déplacez votre souris au dessus du nom de l'appareil pour afficher les informations sur l'appareil.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista/Windows 7

Cliquez sur **Installer** dans le menu affiché.

- Windows 8/Windows 10

Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez installer.



Pour désinstaller les pilotes, cliquez sur **Désinstaller** ou  (**supprimer le périphérique**).

---



### Renseignements connexes

- [Services Web pour la numérisation sur votre réseau](#) (Windows Vista SP2 ou ultérieur, Windows 7, Windows 8 et Windows 10)
-

■ [Accueil](#) > [Numériser](#) > [Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother](#) > [Services Web pour la numérisation sur votre réseau \(Windows Vista SP2 ou ultérieur, Windows 7, Windows 8 et Windows 10\)](#) > [Numériser avec les services Web à partir de l'appareil Brother \(Windows Vista SP2 ou ultérieur, Windows 7, Windows 8 et Windows 10\)](#)

## Numériser avec les services Web à partir de l'appareil Brother (Windows Vista SP2 ou ultérieur, Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Si vous avez installé le pilote pour la numérisation à partir des services Web, vous pouvez accéder au menu de numérisation des services Web à l'écran ACL de l'appareil Brother.

- Certains caractères dans les messages affichés à l'écran ACL peuvent être remplacés par des espaces si la configuration des langues de votre système d'exploitation et celle de votre appareil Brother diffèrent.
- Si l'écran ACL affiche un message d'erreur de mémoire insuffisante, choisissez un format plus petit dans le réglage **Format papier** ou une résolution plus faible dans le réglage **Résolution (ppp)**.




>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur [Balayage] > [Num WS].
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner le type de numérisation souhaité, puis appuyez dessus.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'ordinateur vers lequel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.
5. Appuyez sur [Marche].  
L'appareil démarre la numérisation.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Balayage].
3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite pour afficher  [Num WS], puis appuyez dessus.  
L'icône se déplace au centre de l'écran tactile et s'affiche en bleu.
4. Appuyez sur  [Num WS].
5. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de numérisation, puis appuyez sur le type de numérisation.
6. Faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer les données, puis appuyez sur le nom de l'ordinateur.
7. Appuyez sur [Marche].  
L'appareil démarre la numérisation.



### Renseignements connexes

- [Services Web pour la numérisation sur votre réseau \(Windows Vista SP2 ou ultérieur, Windows 7, Windows 8 et Windows 10\)](#)


## Configurer les paramètres de numérisation pour les services Web

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Scanneurs et appareils photo**.


- Windows 7

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Périphériques et imprimantes**.

- Windows 8

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista

Cliquez sur votre appareil, puis cliquez sur le bouton **Profils de numérisation**. La boîte de dialogue **Profils de numérisation** s'affiche.

- Windows 7, Windows 8 et Windows 10

Faites un clic droit sur l'icône de l'appareil, puis sélectionnez **Profils de numérisation...**. La boîte de dialogue **Profils de numérisation** s'affiche.

3. Sélectionnez le profil de scanner que vous souhaitez utiliser.

4. Assurez-vous que le scanner sélectionné dans la liste **Scanneur** est un appareil Brother qui prend en charge les services Web pour la numérisation, puis cliquez sur le bouton **Par défaut**.

5. Cliquez sur **Modifier...**

La boîte de dialogue **Modifier le profil par défaut** s'affiche.

6. Sélectionnez les paramètres **Source**, **Format papier**, **Format de couleurs**, **Type de fichier**, **Résolution (ppp)**, **Luminosité** et **Contraste**.

7. Cliquez sur le bouton **Enregistrer le profil**.

Ces paramètres seront appliqués lors de la numérisation au moyen du protocole des services Web.


Si vous êtes invité à sélectionner une application de numérisation, sélectionnez Fax et Scan Windows ou Galerie photo Windows.




### Renseignements connexes

- [Services Web pour la numérisation sur votre réseau \(Windows Vista SP2 ou ultérieur, Windows 7, Windows 8 et Windows 10\)](#)

## Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis ControlCenter4 (Windows)

1. Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
3. Cliquez sur le bouton **Paramètres de numérisation vers périphérique**.

La boîte de dialogue **Paramètres de numérisation vers périphérique** s'affiche.



4. Cliquez sur l'onglet de l'action de numérisation que vous souhaitez modifier (**Image**, **ROC**, **Courriel** ou **Fichier**).
5. Modifiez les paramètres au besoin.
6. Cliquez sur **OK**.



Chaque onglet correspond à une fonction de numérisation, comme décrit ci-dessous.

Ces paramètres peuvent être modifiés.

Cliquez sur les onglets puis modifiez les paramètres.

Nom de l'onglet	Fonction correspondante
Image	Numérisation vers image
ROC	Numérisation vers ROC
Courriel	Numérisation vers courriel
Fichier	Numérisation vers fichier

Paramètres	Fonctions applicables			
	Image	ROC	Courriel	Fichier
Type de fichier	Oui	Oui	Oui	Oui
Application cible	Oui	Oui	-	-
Langage ROC (Seulement disponible pour certains modèles)	-	Oui	-	-
Nom de fichier	Oui	Oui	Oui	Oui
Dossier de destination	Oui	Oui	Oui	-
Emplacement de la numérisation	-	-	-	Oui
Priorité de taille de fichier	Oui	-	Oui	Oui
Résolution	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de numérisation	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille document	Oui	Oui	Oui	Oui
Luminosité	Oui	Oui	Oui	Oui
Contraste	Oui	Oui	Oui	Oui
Rognage automatique	Oui	-	Oui	Oui
Numérisation d'une carte d'identité	Oui	Oui	Oui	Oui
Paramètres avancés	Oui	Oui	Oui	Oui
Défaut	Oui	Oui	Oui	Oui

### Type de fichier

Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour les données numérisées.

### Application cible

Sélectionnez l'application de destination dans la liste déroulante.

### Langage ROC

Définissez la langue de la reconnaissance optique de caractères (ROC) pour qu'elle corresponde à celle du texte du document numérisé (Seulement disponible pour certains modèles).

### Nom de fichier

Saisissez un préfixe pour votre nom de fichier si nécessaire.

### Dossier de destination

Cliquez sur l'icône de dossier pour parcourir et sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder vos documents numérisés.

### Emplacement de la numérisation

Sélectionnez le bouton radio **Dossier** ou **SharePoint** pour spécifier la destination d'enregistrement des documents numérisés.

---

## Priorité de taille de fichier

Réglez le taux de compression des données de l'image numérisée. Modifiez la taille de fichier en déplaçant le curseur **Priorité de taille de fichier** vers la droite ou la gauche.

## Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions plus élevées requièrent plus de mémoire et un temps de transfert plus long, mais elles produisent des images numérisées de meilleure qualité.

## Type de numérisation

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Auto**  
Ce mode convient pour n'importe quel type de document. Il choisit automatiquement une profondeur de couleur appropriée au document.
- **Noir et Blanc**  
Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.
- **Gris (Diffusion d'erreur)**  
Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images grises simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner un aspect gris.)
- **Gris véritable**  
Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.
- **Couleur 24 bits**  
Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

## Taille document

Sélectionnez la taille exacte de votre document dans la liste déroulante **Taille document**.

- Si vous sélectionnez l'option **1 sur 2 (A4)**, l'image numérisée sera divisée en deux documents au format A5.

## Luminosité

Définissez le niveau de **Luminosité** en faisant glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numérisez à nouveau le document. Si l'image est trop sombre, définissez un niveau de luminosité plus élevé et numérisez à nouveau le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le niveau de **Luminosité**.

## Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le niveau de **Contraste**.

## Rognage automatique

Numérisez plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil numérise chaque document et créera des fichiers distincts ou un seul fichier de plusieurs pages.

## Numérisation d'une carte d'identité

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés de la carte d'identité sur une page.

## Paramètres avancés

Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue des paramètres de numérisation pour configurer les paramètres avancés.

- **Supprimer les déteintes/motifs**

---

- **Supprimer la couleur d'arrière-plan**

Supprimez la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.

- **Faire pivoter l'image**

Pivotez l'image numérisée.

- **Ignorer les pages vierges**

Supprimez les pages vierges du document des résultats de la numérisation. (Seulement disponible pour certains modèles)

- **Affichage des résultats de numérisation**

Affiche le nombre total de pages sauvegardées et de pages blanches ignorées sur l'écran de l'ordinateur. (Seulement disponible pour certains modèles)

- **Réalignement auto de l'ADF**

Lors de la numérisation du document à partir du chargeur automatique de documents (ADF), l'appareil corrige automatiquement l'alignement du document. (Seulement disponible pour certains modèles)

### Défaut

Sélectionnez cette option pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres.



### Renseignements connexes

- [Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother](#)
  - [Remarque importante](#)
-



## Modifier les paramètres du bouton de numérisation depuis ControlCenter2 (Mac)


1. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône  (**ControlCenter**).

L'écran **ControlCenter2** s'affiche.

2. Maintenez la touche CTRL de votre clavier enfoncée et cliquez sur la destination de numérisation (**Image**, **OCR**, **E-mail** ou **Fichier**) dont vous souhaitez modifier les paramètres.
3. Cliquez sur l'onglet **Bouton du périphérique**.

Les paramètres de destination de numérisation que vous avez sélectionnés s'affichent.

L'exemple suivant porte sur les paramètres **Numérisation vers image**.



Paramètres	Fonctions applicables			
	Image	OCR	E-mail	Fichier
Application cible /Application e-mail	Oui	Oui	Oui	-
Type de fichier	Oui	Oui	Oui	Oui

<b>Taille du fichier</b>	Oui	-	Oui	Oui
<b>Langage OCR</b> (seulement disponible sur certains modèles)	-	Oui	-	-
<b>Chemin du fichier de destination</b>	Oui	Oui	Oui	-
<b>Nom de fichier</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Insérer la date dans le nom du fichier</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Dossier de destination</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Résolution</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Type de numérisation</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Taille document</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Numérisation de carte d'identité</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Paramètres avancés</b>	Oui	Oui	Oui	Oui
<b>Restaurer défauts</b>	Oui	Oui	Oui	Oui

### Application cible/Application e-mail

Sélectionnez l'application qui permet d'ouvrir les données numérisées. Seules les applications installées sur votre ordinateur peuvent être sélectionnées.

- **Ajouter**

Ajoute une application au menu contextuel.

Tapez le nom de l'application dans le champ **Nom de l'application** (jusqu'à 30 caractères) et sélectionnez votre application préférée en cliquant sur le bouton **Parcourir...** Sélectionnez l'option **Type de fichier** dans le menu contextuel.

- **Effacer**

Supprime une application que vous avez ajoutée au menu contextuel.

Sélectionnez l'application à partir du menu contextuel **Nom de l'application** puis cliquez sur **Effacer**.

### Type de fichier

Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour les données numérisées.

### Taille du fichier

Modifiez la taille du fichier en déplaçant le curseur **Taille du fichier** vers la droite ou la gauche.

### Langage OCR

Définissez la langue de la reconnaissance optique de caractères (ROC) pour qu'elle corresponde à celle du texte du document numérisé (seulement disponible sur certains modèles).

### Chemin du fichier de destination

Cliquez sur le bouton **Modifier...** pour modifier le préfixe de nom de fichier et le dossier de destination.

### Nom de fichier

Saisissez un préfixe pour votre nom de fichier si nécessaire. Pour changer le préfixe pour les fonctions **Image**, **OCR** et **E-mail**, cliquez sur **Modifier...**

### Insérer la date dans le nom du fichier

Insère automatiquement la date dans le nom de fichier de l'image numérisée. Pour insérer la date dans le nom du fichier pour les fonctions **Image**, **OCR** et **E-mail**, cliquez sur **Modifier...**

### Dossier de destination

Pour changer le dossier pour les fonctions **Image**, **OCR** et **E-mail**, cliquez sur **Modifier...** Cliquez sur **Parcourir...** pour sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre document numérisé. Sélectionnez l'option **Afficher Dossier** pour afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation vers un **Fichier**.

---

## Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans le menu contextuel **Résolution**. Les résolutions plus élevées nécessitent davantage de mémoire et un temps de transfert plus long, mais produisent une image numérisée plus fine.

## Type de numérisation

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Noir et Blanc**

Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.

- **Gris (Diffusion d'erreur)**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images grises simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner un aspect gris.)

- **Gris véritable**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.

- **Couleur 24 bits**

Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

- **Auto**

Utilisez ce mode pour n'importe quel type de document. Il choisit automatiquement une profondeur de couleur appropriée pour le document.

## Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document dans le menu contextuel **Taille document**.

- Si vous sélectionnez l'option **1 sur 2 (A4)**, l'image numérisée sera divisée en deux documents au format A5.

## Numérisation de carte d'identité

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés de la carte d'identité sur une page.

## Paramètres avancés

Cliquez sur le bouton **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue des paramètres de numérisation pour configurer les paramètres avancés.

- **Luminosité**

Définissez le niveau de **Luminosité** en déplaçant le glisseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir l'image ou l'assombrir. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numérisez à nouveau le document. Si l'image est trop sombre, définissez un niveau de luminosité plus élevé et numérisez à nouveau le document.

- **Contraste**

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation permet d'accentuer les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises.

- **Align. auto. ADF**

Lors de la numérisation du document à partir du chargeur automatique de documents (ADF), l'appareil corrige automatiquement l'alignement du document. (Seulement disponible pour certains modèles)

- **Supprimer la couleur d'arrière-plan**

Vous pouvez supprimer la couleur de base des documents pour faciliter la reconnaissance des données numérisées. Lorsque vous utilisez cette fonction, sélectionnez l'un des trois réglages suivants : élevé, moyen et faible.

- **Ignorer les pages vierges**

Supprime les pages blanches du document des résultats de la numérisation. (Seulement disponible pour certains modèles)

---

- **Afficher résultats de numérisation**

Affiche le nombre total de pages sauvegardées et de pages blanches ignorées sur l'écran de l'ordinateur. (Seulement disponible pour certains modèles)

- **Faire pivoter l'image**

Pivotez l'image numérisée.

### **Restaurer défauts**

Sélectionnez cette option pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres.



### **Renseignements connexes**

- [Numériser avec le bouton de numérisation de votre appareil Brother](#)
-

## Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)

Il existe plusieurs manières d'utiliser votre ordinateur pour numériser des photos et des documents sur votre appareil Brother. Utilisez les applications fournies par Brother ou utilisez votre application de numérisation préférée.

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14 ou d'autres applications Windows](#)
- [Numériser avec la Galerie de photos Windows ou Télécopie et numérisation Windows](#)
- [Installer BookScan Enhancer et Whiteboard Enhancer \(Windows\)](#)


## **Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)**


Utilisez le mode Accueil de ControlCenter4 pour accéder aux fonctions principales de votre appareil.


- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Sauvegarder des données numérisées dans un dossier comme fichier PDF avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Paramètres de numérisation pour le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)






Sélectionnez **Mode Accueil** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Sélectionnez le **Type de document**.
5. Modifiez le **Format de numérisation** du document, si nécessaire.
6. Cliquez sur  (**Numérisation**).

L'appareil démarre la numérisation, puis l'image numérisée s'affiche dans la visionneuse d'image.

7. Si vous avez numérisé plusieurs pages à l'aide du chargeur automatique de documents, cliquez sur les flèches de gauche ou de droite pour afficher un aperçu de chaque page numérisée.
8. Recadrez l'image numérisée, si nécessaire.
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Cliquez sur  (**Enregistrer**) pour sauvegarder les données numérisées.
  - Cliquez sur  (**Imprimer**) pour imprimer les données numérisées.
  - Cliquez sur  (**Ouvrir à l'aide d'une application**) pour ouvrir les données numérisées dans une autre application.
  - Cliquez sur  (**Envoyer courriel**) pour joindre les données numérisées à un courriel.
  - Cliquez sur  (**ROC**) pour convertir votre document numérisé en fichier texte éditable. (seulement disponible sur certains modèles)



## Renseignements connexes


- Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)
- Sélectionner le type de document avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)
- Changer la taille de numérisation avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)
- Recadrer une image numérisée avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)
- Imprimer des données numérisées avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)
- Ouvrir avec une application qui utilise le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)



■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Sélectionner le type de document avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

## Sélectionner le type de document avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

- Sélectionnez l'option **Type de document** qui correspond au document original que vous souhaitez numériser.



Option	Description
Photo	600 x 600 ppp Couleur 24 bits
Texte et graphique	300 x 300 ppp Couleur 24 bits
Texte monochrome	200 x 200 ppp Noir et Blanc
Personnalisé	300 x 300 ppp (Couleur 24 bits par défaut) Sélectionnez les paramètres de numérisation souhaités avec le bouton <b>Paramètres personnalisés</b> .

### ✓ Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Paramètres de numérisation personnalisés \(Windows\)](#)


■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Sélectionner le type de document avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Paramètres de numérisation personnalisés (Windows)

## Paramètres de numérisation personnalisés (Windows)

Sélectionnez **Personnalisé** dans la liste **Type de document** pour modifier les paramètres de numérisation avancés.

- Sélectionnez **Personnalisé**, puis cliquez sur le bouton **Paramètres personnalisés**.

La boîte de dialogue **Paramètres de numérisation personnalisés** s'affiche.



Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

### Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions plus élevées requièrent plus de mémoire et un temps de transfert plus long, mais elles produisent des images numérisées de meilleure qualité.

### Type de numérisation

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Auto**  
Ce mode convient pour n'importe quel type de document. Il choisit automatiquement une profondeur de couleur appropriée au document.
- **Noir et Blanc**  
Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.
- **Gris (Diffusion d'erreur)**  
Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images grises simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner un aspect gris.)
- **Gris véritable**  
Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.

---

- **Couleur 24 bits**

Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

### **Luminosité**

Définissez le niveau de **Luminosité** en faisant glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numérisez à nouveau le document. Si l'image est trop sombre, définissez un niveau de luminosité plus élevé et numérisez à nouveau le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le niveau de **Luminosité**.

### **Contraste**

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le niveau de **Contraste**.

### **Rognage automatique**

Numérisez plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil numérise chaque document et créera des fichiers distincts ou un seul fichier de plusieurs pages.

### **Numérisation continue**

Sélectionnez cette option pour numériser plusieurs pages. Dès qu'une page est numérisée, choisissez de continuer la numérisation ou d'arrêter.

### **Numérisation recto verso**

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés du document. Lorsque vous utilisez la fonction de numérisation recto-verso automatique, vous devez sélectionner l'option **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court** selon la disposition du document pour vous assurer que le fichier de données que vous avez créé s'affiche correctement. (Seulement disponible pour certains modèles)

### **Numérisation d'une carte d'identité**

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés de la carte d'identité sur une page.

### **Paramètres avancés**

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le bouton **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue des paramètres de numérisation.

- **Supprimer les déteintes/motifs**

- **Supprimer la couleur d'arrière-plan**

- Supprimez la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées. (Seulement disponible pour certains modèles)

- **Faire pivoter l'image**

- Pivotez l'image numérisée.

- **Ignorer les pages vierges**

- Supprimez les pages vierges du document des résultats de la numérisation. (Seulement disponible pour certains modèles)

- **Affichage des résultats de numérisation**

- Affiche le nombre total de pages sauvegardées et de pages blanches ignorées sur l'écran de l'ordinateur. (Seulement disponible pour certains modèles)

- **Réalignement auto de l'ADF**

- Lors de la numérisation du document à partir du chargeur automatique de documents (ADF), l'appareil corrige automatiquement l'alignement du document. (Seulement disponible pour certains modèles)



### **Renseignements connexes**


- [Sélectionner le type de document avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

- 
- Remarque importante
-

■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Changer la taille de numérisation avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

## Changer la taille de numérisation avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Pour une numérisation plus rapide, sélectionnez la taille exacte de votre document dans le menu déroulant **Format de numérisation**.



### Renseignements connexes


- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

▲ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Recadrer une image numérisée avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

## Recadrer une image numérisée avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

L'outil de recadrage dans la barre d'outils d'édition d'image vous permet de couper les zones indésirables de votre image numérisée. Utilisez les outils **Zoom avant** et **Zoom arrière** pour mieux voir l'image à recadrer.

### Barre d'outils d'édition d'image



#### 1. Redémarrer

Annule toutes les modifications apportées à l'image sélectionnée. L'image modifiée revient à son état d'origine.

#### 2. Ajuster à la fenêtre

Affiche l'image numérisée afin que toute l'image tienne dans la fenêtre.

#### 3. Zoom avant

Agrandit l'image numérisée.

#### 4. Zoom arrière

Réduit l'image numérisée.

#### 5. Rogner et éditer

Supprime les parties externes de l'image. Cliquez sur le bouton **Rogner et éditer**, puis ajustez le cadre pour sélectionner la partie que vous souhaitez conserver après le recadrage.

#### 6. Compteur de pages

Indique le numéro de page de la page numérisée actuellement affichée dans la visionneuse d'images. Pour afficher une autre page, sélectionnez le numéro de page souhaité dans la liste déroulante des numéros de pages.




Si vous avez numérisé plusieurs pages, vous pouvez afficher la page numérisée suivante ou précédente en cliquant sur le bouton de flèche gauche ou droite dans la fenêtre d'aperçu.

1. Numérisez un document.

2. Cliquez sur  (**Rogner et éditer**) pour modifier l'image numérisée.

La fenêtre **Rogner et éditer - ControlCenter4** s'affiche.



- a. Agrandit l'image numérisée afin que toute l'image tienne dans la fenêtre.
  - b. Agrandit l'image.
  - c. Réduit l'image.
  - d. Pivote l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
  - e. Pivote l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - f. Cliquez et déplacez le cadre pour régler la zone à recadrer.
3. Cliquez sur **OK**.
- L'image modifiée s'affiche dans la visionneuse d'image.

### ✓ Renseignements connexes


- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Imprimer des données numérisées avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

## Imprimer des données numérisées avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Numérisez un document sur votre appareil Brother puis imprimez des copies en utilisant les fonctions de pilote d'imprimante disponibles dans ControlCenter4.

1. Numérisez un document.
2. Cliquez sur **Imprimer**.



- a. Affiche les images qui sont actuellement sélectionnées et le nombre de copies de chaque image qui seront imprimées.
  - b. Cliquez sur le bouton **Propriétés** pour modifier des paramètres d'imprimante spécifiques.
  - c. Sélectionnez les options **Format de papier**, **Type de support** et **Mise en page**. Les paramètres actuels sont indiqués dans un carré bleu.
3. Configurez les paramètres d'impression, puis cliquez sur le bouton **Lancer l'impression**.



### Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)



---

▲ [Accueil](#) > [Numériser](#) > [Numériser à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#) > [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#) > [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#) > [Ouvrir avec une application qui utilise le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Ouvrir avec une application qui utilise le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Le bouton **Ouvrir à l'aide d'une application** vous permet de numériser une image directement dans votre application graphique, afin de pouvoir ensuite la modifier.

1. Cliquez sur le bouton **Ouvrir à l'aide d'une application**.
2. Sélectionnez l'application dans la liste déroulante puis cliquez sur **OK**.  
L'image sera ouverte dans l'application sélectionnée.




### Renseignements connexes


- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-


■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Sauvegarder des données numérisées dans un dossier comme fichier PDF avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)


## Sauvegarder des données numérisées dans un dossier comme fichier PDF avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)



Sélectionnez **Mode Accueil** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Sélectionnez le **Type de document**.
5. Modifiez le format de votre document, si nécessaire.
6. Cliquez sur  (**Numérisation**).  
L'appareil démarre la numérisation, puis l'image numérisée s'affiche dans la visionneuse d'image.
7. Cliquez sur les flèches de gauche et de droite pour obtenir un aperçu de chaque page numérisée.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.  
La boîte de dialogue **Enregistrer** s'affiche.
9. Cliquez sur la liste déroulante **Type de fichier**, puis sélectionnez un fichier PDF.



 Pour sauvegarder le document au format PDF protégé par mot de passe, sélectionnez **PDF sécurisé page unique (\*.pdf)** ou **PDF sécurisé page multiple (\*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**, cliquez sur , puis tapez votre mot de passe.

10. Pour modifier le nom du fichier, cliquez sur le bouton **Modifier**, si nécessaire.
11. Cliquez sur l'icône de dossier pour parcourir et sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder vos documents numérisés.
12. Cliquez sur **OK**.

Le document numérisé est sauvegardé au format PDF dans le dossier de destination.

### Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows) > Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

## Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)


Modèles associés : MFC-J5930DW


Sélectionnez **Mode Accueil** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez des documents dans l'ADF (chargeur automatique de documents).




Pour numériser automatiquement les deux côtés d'un document, vous devez utiliser l'ADF (chargeur automatique de documents) plutôt que la vitre du scanner à plat.

2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Sous **Type de document**, sélectionnez **Personnalisé**, puis cliquez sur le bouton **Paramètres personnalisés**.

La boîte de dialogue **Paramètres de numérisation personnalisés** s'affiche.






5. Sélectionnez la case à cocher **Numérisation recto verso**.
6. Sélectionnez l'option **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court**, selon la mise en page originale.
7. Configurez d'autres **Paramètres de numérisation personnalisés**, si nécessaire.
8. Cliquez sur **OK**.
9. Cliquez sur  (**Numérisation**).

L'appareil démarre la numérisation, puis l'image numérisée s'affiche dans la visionneuse d'image.

10. Cliquez sur les flèches de gauche et de droite pour obtenir un aperçu de chaque page numérisée.

---

11. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur  (**Enregistrer**) pour sauvegarder les données numérisées.
- Cliquez sur  (**Imprimer**) pour imprimer les données numérisées.
- Cliquez sur  (**Ouvrir à l'aide d'une application**) pour ouvrir les données numérisées dans une autre application.
- Cliquez sur  (**Envoyer courriel**) pour joindre les données numérisées à un courriel.
- Cliquez sur  (**ROC**) pour convertir votre document numérisé en fichier texte éditable. (seulement disponible sur certains modèles)

### **Renseignements connexes**

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

## Paramètres de numérisation pour le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)

Paramètres	Fonctions applicables			
	Ouvrir à l'aide d'une application	ROC	Envoyer courriel	Enregistrer
Type de fichier	-	Oui	Oui	Oui
Application cible	Oui	Oui	-	-
Langage ROC (Seulement disponible pour certains modèles)	-	Oui	-	-
Nom de fichier	-	-	-	Oui
Emplacement de la numérisation	-	-	-	Oui
Afficher Dossier	-	-	-	Oui
Priorité de taille de fichier	-	-	Oui	Oui

### Type de fichier

Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour les données numérisées.

Pour **Envoyer courriel** et **Enregistrer** :

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** (recommandé pour la plupart des utilisateurs lors de la numérisation d'images)
- **TIFF page unique (\*.pdf)**
- **TIFF multipage (\*.tif)**
- **Graphiques de réseau transférable (\*.png)**
- **PDF page unique (\*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF page multiple (\*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF/A page unique (\*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF/A page multiple (\*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF haute compression page unique (\*.pdf)**
- **PDF haute compression page multiple (\*.pdf)**
- **PDF sécurisé page unique (\*.pdf)**
- **PDF sécurisé page multiple (\*.pdf)**
- **PDF interrogeable page unique (\*.pdf)**
- **PDF interrogeable page multiple (\*.pdf)**
- **XML Paper Specification (\*.xps)** (XML Paper Specification est disponible pour Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10 ou en cas d'utilisation d'applications prenant en charge les fichiers XML Paper Specification)
- **Microsoft Office Word (\*.docx)** (Seulement disponible pour certains modèles)
- **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** (Seulement disponible pour certains modèles)
- **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)** (Seulement disponible pour certains modèles)

Pour **ROC** :

- **Texte (\*.txt)**
- **HTML 3.2 (\*.htm)**
- **HTML 4.0 (\*.htm)**

- 
- **PDF interrogeable page unique (\*.pdf)**
  - **PDF interrogeable page multiple (\*.pdf)**
  - **WordPad (\*.rtf)**
  - **RTF Word 2000 (\*.rtf)**
  - **WordPerfect 9, 10 (\*.wpd)**
  - **Microsoft Excel 2003, XP (\*.xls)**

#### **Application cible**

Sélectionnez l'application de destination dans la liste déroulante.

#### **Langage ROC**

Définissez la langue de la reconnaissance optique de caractères (ROC) pour qu'elle corresponde à celle du texte du document numérisé (Seulement disponible pour certains modèles).

#### **Nom de fichier**

Cliquez sur **Modifier** pour modifier le préfixe de nom de fichier.

#### **Emplacement de la numérisation**

Sélectionnez le bouton radio **Dossier** ou **SharePoint** pour spécifier la destination d'enregistrement des documents numérisés.

#### **Afficher Dossier**

Sélectionnez cette option pour afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation.

#### **Priorité de taille de fichier**

Réglez le taux de compression des données de l'image numérisée. Modifiez la taille de fichier en déplaçant le curseur **Priorité de taille de fichier** vers la droite ou la gauche.

#### **Paramètres personnalisés**

Sélectionnez l'option **Personnalisé**, cliquez sur le bouton **Paramètres personnalisés**, puis modifiez les paramètres.

#### **Format de numérisation**

Sélectionnez le format exact de votre document dans le menu déroulant **Format de numérisation**.



#### **Renseignements connexes**

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

## Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Le mode Avancé de ControlCenter4 vous fournit davantage de contrôle sur les détails des fonctions de l'appareil et vous permet de personnaliser les actions de numérisation par simple pression sur un bouton.

- [Numériser des photos et des graphiques avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Enregistrer des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser les deux faces d'une carte d'identité avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser comme pièce jointe de courriel avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser comme fichier de texte modifiable \(ROC\) avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numérisation vers un fichier Office avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Paramètres de numérisation pour le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 \(Windows\)](#)




▲ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows) > Numériser des photos et des graphiques avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

## Numériser des photos et des graphiques avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Permet d'envoyer des graphiques ou des photos numérisées directement vers votre ordinateur.




Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Cliquez sur le bouton **Image**.  
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.



5. Modifiez les paramètres de numérisation, par exemple le format de fichier, le nom de fichier, le dossier de destination, la résolution et la couleur, si nécessaire.



- Pour modifier le nom de fichier, cliquez sur **Modifier**.
- Pour modifier **Dossier de destination**, cliquez sur l'icône de dossier.
- Pour prévisualiser et configurer l'image numérisée, sélectionnez la case à cocher **Pré-numérisation**.

6. Cliquez sur **Numérisation**.

L'appareil démarre la numérisation. L'image s'ouvre dans l'application que vous avez sélectionnée.



### Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)


■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows) > Enregistrer des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

## Enregistrer des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Permet de numériser des documents et de les enregistrer en tant que fichiers PDF dans un dossier sur votre ordinateur.




Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.




4. Cliquez sur le bouton **Fichier**.

La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.



5. Cliquez sur la liste déroulante **Type de fichier**, puis sélectionnez un fichier PDF.



Pour sauvegarder le document au format PDF protégé par mot de passe, sélectionnez **PDF sécurisé page unique (\*.pdf)** ou **PDF sécurisé page multiple (\*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**, cliquez sur , puis tapez votre mot de passe.

6. Cliquez sur l'icône de dossier pour parcourir et sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder vos documents numérisés.
7. Modifiez les paramètres de numérisation, tels que le format de fichier, le nom de fichier, la résolution et la couleur, si nécessaire.



Pour prévisualiser et configurer l'image numérisée, sélectionnez la case à cocher **Pré-numérisation**.

8. Cliquez sur **Numérisation**.

L'appareil démarre la numérisation. Le fichier est sauvegardé dans le dossier que vous avez sélectionné.



## Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows) > Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

## Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)


Modèles associés : MFC-J5930DW

Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez des documents dans l'ADF (chargeur automatique de documents).



Pour numériser automatiquement les deux côtés d'un document, vous devez utiliser l'ADF (chargeur automatique de documents) plutôt que la vitre du scanner à plat.

2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Cliquez sur le bouton du paramètre que vous souhaitez modifier (**Image**, **ROC**, **Courriel** ou **Fichier**).  
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.
5. Sélectionnez la case à cocher **Numérisation recto verso**.
6. Sélectionnez l'option **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court**, selon la mise en page originale.
7. Modifiez les paramètres de numérisation, par exemple le format de fichier, le nom de fichier, le dossier de destination, la résolution et la couleur, si nécessaire.



- Pour modifier le nom de fichier, cliquez sur **Modifier**.
- Pour modifier **Dossier de destination**, cliquez sur l'icône de dossier.

8. Cliquez sur **Numérisation**.  
L'appareil démarre la numérisation.

Vous avez maintenant modifié les réglages par défaut pour votre action de numérisation sélectionnée. Ces réglages seront utilisés la prochaine fois qu'une des options de numérisation (**Image**, **ROC**, **Courriel** ou **Fichier**) sera sélectionnée pour cette action.




## Renseignements connexes

- Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

▲ Accueil > Numériser > Numériser à partir de votre ordinateur (Windows) > Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows) > Numériser les deux faces d'une carte d'identité avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

## Numériser les deux faces d'une carte d'identité avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)


Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.

1. Placez une carte d'identité sur la vitre du scanner.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Cliquez sur le bouton **Fichier**.

La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.



5. Cochez la case **Numérisation d'une carte d'identité**.

La boîte de dialogue d'instruction s'affiche.

6. Lisez les instructions affichées à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
7. Modifiez les paramètres de numérisation, tels que le format de fichier, le nom de fichier, l'emplacement de numérisation, la résolution et la couleur, si nécessaire.
8. Cliquez sur **Numérisation**.  
L'appareil commence à numériser un côté de la carte d'identité.
9. Une fois que l'appareil a numérisé un côté, retournez la carte d'identité puis cliquez sur **Continuer** pour numériser l'autre côté.
10. Cliquez sur **Terminer**.




## Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)



## Numériser comme pièce jointe de courriel avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)


Envoyez un document numérisé sous forme de pièce jointe de courriel.



- Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.
- La fonction Numérisation vers courriel ne prend pas en charge les services Webmail. Utilisez la fonction Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document ou une image et joindre le fichier numérisé à un message électronique.




L'appareil effectue la numérisation vers votre client de courriel par défaut.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Cliquez sur le bouton **Courriel**.  
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.



5. Modifiez les paramètres de numérisation, par exemple le format de fichier, le nom de fichier, le dossier de destination, la résolution et la couleur, si nécessaire.



- Pour modifier le nom de fichier, cliquez sur **Modifier**.
- Pour modifier **Dossier de destination**, cliquez sur l'icône de dossier.
- Pour prévisualiser et configurer l'image numérisée, sélectionnez la case à cocher **Pré-numérisation**.

6. Cliquez sur **Numérisation**.

L'appareil lance la numérisation. Votre application de messagerie électronique par défaut s'ouvre et l'image numérisée est jointe à un nouveau courriel vide.



### Renseignements connexes


- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Numériser comme fichier de texte modifiable (ROC) avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Votre appareil peut convertir les caractères d'un document numérisé en texte à l'aide de la technologie de reconnaissance optique de caractères (ROC). Vous pouvez modifier ce texte avec votre application de traitement de texte favorite.




- Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (ControlCenter4) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Cliquez sur le bouton **ROC**.  
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.



5. Modifiez les paramètres de numérisation, par exemple le format de fichier, le nom de fichier, le dossier de destination, la résolution et la couleur, si nécessaire.



- Pour modifier le nom de fichier, cliquez sur **Modifier**.
- Pour modifier **Dossier de destination**, cliquez sur l'icône de dossier.
- Pour prévisualiser et configurer l'image numérisée, sélectionnez la case à cocher **Pré-numérisation**.

6. Cliquez sur **Numérisation**.

L'appareil numérise le document, le convertit en texte modifiable, puis l'envoie vers votre application de traitement de texte par défaut.




### Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Numérisation vers un fichier Office avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Votre appareil peut convertir des données numérisées en un fichier Microsoft Word, Microsoft PowerPoint ou Microsoft Excel.

- Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.
- Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

1. Chargez votre document.
2. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
3. Cliquez sur l'onglet **Numérisation**.



4. Cliquez sur le bouton **Courriel** ou **Fichier**.  
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.
5. Cliquez sur la liste déroulante **Type de fichier**, puis sélectionnez l'option **Microsoft Office Word (\*.docx)**, **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** ou **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)**.
6. Modifiez les paramètres de numérisation, si nécessaire.
7. Cliquez sur le bouton **Numérisation**.  
Si une boîte de dialogue avec un message concernant la connexion à Internet s'affiche, lisez les informations et cliquez sur **OK**.



### Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Paramètres de numérisation pour le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Paramètres	Fonctions applicables			
	Image	ROC	Courriel	Fichier
Type de fichier	Oui	Oui	Oui	Oui
Application cible	Oui	Oui	-	-
Langage ROC (Seulement disponible pour certains modèles)	-	Oui	-	-
Nom de fichier	Oui	Oui	Oui	Oui
Dossier de destination	Oui	Oui	Oui	-
Emplacement de la numérisation	-	-	-	Oui
Afficher Dossier	-	-	-	Oui
Afficher la fenêtre Enregistrer sous	-	-	-	Oui
Priorité de taille de fichier	Oui	-	Oui	Oui
Pré-numérisation	Oui	Oui	Oui	Oui
Résolution	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de numérisation	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille document	Oui	Oui	Oui	Oui
Luminosité	Oui	Oui	Oui	Oui
Contraste	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation continue	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation recto verso (Seulement disponible pour certains modèles)	Oui	Oui	Oui	Oui
Rognage automatique	Oui	-	Oui	Oui
Numérisation d'une carte d'identité	Oui	Oui	Oui	Oui
Paramètres avancés	Oui	Oui	Oui	Oui
Défaut	Oui	Oui	Oui	Oui

### Type de fichier

Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour les données numérisées.

Pour **Image**, **Courriel** et **Fichier** :

- **Windows Bitmap (\*.bmp)**
- **JPEG (\*.jpg)** (recommandé pour la plupart des utilisateurs lors de la numérisation d'images)
- **TIFF page unique (\*.pdf)**
- **TIFF multipage (\*.tif)**
- **Graphiques de réseau transférable (\*.png)**
- **PDF page unique (\*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF page multiple (\*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF/A page unique (\*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF/A page multiple (\*.pdf)** (recommandé pour la numérisation et le partage de documents)
- **PDF haute compression page unique (\*.pdf)**
- **PDF haute compression page multiple (\*.pdf)**

- 
- **PDF sécurisé page unique (\*.pdf)**
  - **PDF sécurisé page multiple (\*.pdf)**
  - **PDF interrogeable page unique (\*.pdf)**
  - **PDF interrogeable page multiple (\*.pdf)**
  - **XML Paper Specification (\*.xps)** (XML Paper Specification est disponible pour Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10 ou en cas d'utilisation d'applications prenant en charge les fichiers XML Paper Specification)

Pour **ROC** :

- **Texte (\*.txt)**
- **HTML 3.2 (\*.htm)**
- **HTML 4.0 (\*.htm)**
- **PDF interrogeable page unique (\*.pdf)**
- **PDF interrogeable page multiple (\*.pdf)**
- **WordPad (\*.rtf)**
- **RTF Word 2000 (\*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (\*.wpd)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (\*.xls)**

Pour **Courriel et Fichier** :

- **Microsoft Office Word (\*.docx)** (Seulement disponible pour certains modèles)
- **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)** (Seulement disponible pour certains modèles)
- **Microsoft Office Excel (\*.xlsx)** (Seulement disponible pour certains modèles)

### Application cible

Sélectionnez l'application de destination dans la liste déroulante.

### Langage ROC

Définissez la langue de la reconnaissance optique de caractères (ROC) pour qu'elle corresponde à celle du texte du document numérisé (Seulement disponible pour certains modèles).

### Nom de fichier

Cliquez sur **Modifier** pour modifier le préfixe de nom de fichier.

### Dossier de destination

Cliquez sur l'icône de dossier pour parcourir et sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder vos documents numérisés.

### Emplacement de la numérisation

Sélectionnez le bouton radio **Dossier** ou **SharePoint** pour spécifier la destination d'enregistrement des documents numérisés.

### Afficher Dossier

Sélectionnez cette option pour afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation.

### Afficher la fenêtre Enregistrer sous

Sélectionnez cette option pour spécifier la destination de l'image numérisée à chaque fois que vous utilisez le scanner.

### Priorité de taille de fichier

Réglez le taux de compression des données de l'image numérisée. Modifiez la taille de fichier en déplaçant le curseur **Priorité de taille de fichier** vers la droite ou la gauche.

### Pré-numérisation

Sélectionnez **Pré-numérisation** pour prévisualiser votre image et rogner les parties inutiles avant la numérisation.

---

## Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions plus élevées requièrent plus de mémoire et un temps de transfert plus long, mais elles produisent des images numérisées de meilleure qualité.

## Type de numérisation

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Auto**

Ce mode convient pour n'importe quel type de document. Il choisit automatiquement une profondeur de couleur appropriée au document.

- **Noir et Blanc**

Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.

- **Gris (Diffusion d'erreur)**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images grises simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner un aspect gris.)

- **Gris véritable**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.

- **Couleur 24 bits**

Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

## Taille document

Sélectionnez la taille exacte de votre document dans la liste déroulante **Taille document**.

- Si vous sélectionnez l'option **1 sur 2 (A4)**, l'image numérisée sera divisée en deux documents au format A5.

## Luminosité

Définissez le niveau de **Luminosité** en faisant glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numérisez à nouveau le document. Si l'image est trop sombre, définissez un niveau de luminosité plus élevé et numérisez à nouveau le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le niveau de **Luminosité**.

## Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le niveau de **Contraste**.

## Numérisation continue

Sélectionnez cette option pour numériser plusieurs pages. Dès qu'une page est numérisée, choisissez de continuer la numérisation ou d'arrêter.

## Numérisation recto verso

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés du document. Lorsque vous utilisez la fonction de numérisation recto-verso automatique, vous devez sélectionner l'option **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court** selon la disposition du document pour vous assurer que le fichier de données que vous avez créé s'affiche correctement. (Seulement disponible pour certains modèles)

## Rognage automatique

Numérisez plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil numérisera chaque document et créera des fichiers distincts ou un seul fichier de plusieurs pages.

## Numérisation d'une carte d'identité

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés de la carte d'identité sur une page.



---

## Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le bouton **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue des paramètres de numérisation.

- **Supprimer les déteintes/motifs**

- **Supprimer la couleur d'arrière-plan**

- Supprimez la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.

- **Faire pivoter l'image**

- Pivotez l'image numérisée.

- **Ignorer les pages vierges**

- Supprimez les pages vierges du document des résultats de la numérisation. (Seulement disponible pour certains modèles)

- **Affichage des résultats de numérisation**

- Affiche le nombre total de pages sauvegardées et de pages blanches ignorées sur l'écran de l'ordinateur. (Seulement disponible pour certains modèles)

## Réalignement auto de l'ADF

Lors de la numérisation du document à partir du chargeur automatique de documents (ADF), l'appareil corrige automatiquement l'alignement du document. (Seulement disponible pour certains modèles)

## Défaut

Sélectionnez cette option pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres.




## Renseignements connexes

- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
  - [Remarque importante](#)
-




## Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14 ou d'autres applications Windows


Vous pouvez utiliser l'application Nuance™ PaperPort™ 14 pour la numérisation.

- Pour télécharger l'application Nuance™ PaperPort™ 14, cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), sélectionnez **Autres options** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14 prend en charge Windows Vista (SP2 ou ultérieur), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Édition Familiale, Windows 10 Pro, Windows 10 Éducation et Windows 10 Entreprise.
- Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de chaque application, cliquez sur le menu **Aide** de l'application, puis cliquez sur **Guide de mise en route** dans le ruban **Aide**.



Les instructions suivantes s'appliquent à la numérisation avec PaperPort™ 14. Pour d'autres applications Windows, les étapes seront similaires. PaperPort™ 14 prend en charge à la fois les pilotes TWAIN et WIA; le pilote TWAIN (recommandé) est utilisé dans ces étapes.

- Suivant le modèle de votre appareil, il se peut que Nuance™ PaperPort™ 14 ne soit pas inclus. S'il est exclus, vous pourrez utiliser d'autres applications logicielles qui prennent en charge la numérisation.
1. Chargez votre document.
  2. Démarrez PaperPort™ 14.  
Effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Windows Vista et Windows 7  
Sur votre ordinateur, cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
    - Windows 8  
Cliquez sur  (**PaperPort**).
    - Windows 10  
Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
  3. Cliquez sur le menu **Bureau**, puis cliquez sur **Paramètres de numérisation** dans le ruban **Bureau**.  
Le panneau **Numériser ou importer une photo** s'affiche sur le côté gauche de l'écran.
  4. Cliquez sur **Sélectionner...**
  5. Dans la liste des scanners disponibles, sélectionnez **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX** ou **TWAIN: TW-Brother MFC-XXXX LAN** (où MFC-XXXX est le nom du modèle de votre appareil). Pour utiliser le pilote WIA, sélectionnez le pilote Brother avec le préfixe « WIA ».
  6. Sélectionnez la case à cocher **Afficher la boîte de dialogue du scanner** dans le panneau **Numériser ou importer une photo**.
  7. Cliquez sur **Numériser**.  
La boîte de dialogue Configuration du Scanner s'affiche.



- Réglez les paramètres dans la boîte de dialogue de configuration du scanner, si nécessaire.
- Cliquez sur la liste déroulante **Taille document**, puis sélectionnez le format de votre document.



Pour numériser les deux faces du document (MFC-J5930DW) :

La numérisation recto-verso automatique est uniquement disponible lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents (ADF).

Vous ne pouvez pas utiliser la prénumérisation pour prévisualiser une image.


- Cliquez sur **Pré-numérisation** si vous souhaitez obtenir un aperçu et recadrer l'image avant la numérisation.
- Cliquez sur **Démarrer**.  
L'appareil lance la numérisation.



### Renseignements connexes

- Numériser à partir de votre ordinateur (Windows)
- Paramètres du pilote TWAIN (Windows)

## Paramètres du pilote TWAIN (Windows)



- Veuillez noter que les noms d'élément et les valeurs attribuables varient en fonction de l'appareil.
- L'option **Luminosité** est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez l'option **Noir et blanc**, **Gris (Diffusion d'erreur)**, **Gris véritable**, ou **Couleur 24 bits** dans les paramètres **Type de numérisation**.
- L'option **Contraste** est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez l'option **Gris (Diffusion d'erreur)**, **Gris véritable** ou **Couleur 24 bits** dans les paramètres **Type de numérisation**.

### 1. Numérisation

Sélectionnez l'option **Photo**, **Web** ou **Texte** selon le type de document que vous souhaitez numériser.

Scan (Type d'image)		Résolution	Type de numérisation
<b>Photo</b>	Utilisez ce paramètre pour numériser des photos.	300 x 300 ppp	<b>Couleur 24 bits</b>
<b>Web</b>	Utilisez ce paramètre pour insérer l'image numérisée dans des pages Web.	100 x 100 ppp	<b>Couleur 24 bits</b>
<b>Texte</b>	Utilisez ce paramètre pour numériser des documents texte.	200 x 200 ppp	<b>Noir et blanc</b>

## 2. Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**. Les résolutions plus élevées requièrent plus de mémoire et un temps de transfert plus long, mais elles produisent des images numérisées de meilleure qualité.

## 3. Type de numérisation

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Noir et blanc**

Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.

- **Gris (Diffusion d'erreur)**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images grises simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner un aspect gris.)

- **Gris véritable**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.


- **Couleur 24 bits**

Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

## 4. Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document dans une sélection de formats de numérisation prédéfinis.

Si vous sélectionnez **Format personnalisé...**, la boîte de dialogue **Taille de document personnalisée** s'affiche pour vous permettre de spécifier le format du document.



## 5. Luminosité

Définissez le niveau **Luminosité** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numérisez à nouveau le document. Si l'image est trop sombre, définissez un niveau de luminosité plus élevé et numérisez à nouveau le document. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour définir le niveau de luminosité.

## 6. Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour définir le niveau de contraste.

## 7. Numérisation recto verso

Numérisez les deux côtés du document. Lorsque vous utilisez la fonction de numérisation recto-verso automatique, vous devez sélectionner l'option **Reliure sur le bord long** ou **Reliure sur le bord court** dans la liste déroulante **Numérisation recto verso**, afin qu'au moment de tourner les pages, elles soient orientées comme vous le souhaitez. (Seulement disponible pour certains modèles)

## 8. Rognage automatique

Numérisez plusieurs documents placés sur la vitre du scanner. L'appareil numérise chaque document et créera des fichiers distincts ou un seul fichier de plusieurs pages.

## 9. Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le bouton **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue de configuration du scanner.

- **Papier**
  - **Auto-réalignement**

Réglez l'appareil de manière à corriger automatiquement l'alignement du document alors que les pages sont numérisées à partir du chargeur automatique de documents (ADF).
  - **Faire pivoter l'image**

Pivotez l'image numérisée.
- **Amélioration**
  - **Traitement de l'arrière-plan**
    - **Supprimer les déteintes/motifs**

Évitez que l'encre ne transperce le papier.
    - **Supprimer la couleur d'arrière-plan**

Supprimez la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.
  - **Suppression de la couleur**

Sélectionnez une couleur à supprimer de l'image numérisée.
  - **Formatage en caractère gras**

Accentuez les caractères de l'original en les mettant en gras.
  - **Correction de caractère flou**

Corrigez les caractères interrompus ou incomplets de l'original pour améliorer leur lisibilité.
  - **Accentuation du bord**

Améliorez la netteté des caractères de l'original.
  - **Réduire le bruit**

Cette option améliore et rehausse la qualité des images numérisées. L'option **Réduire le bruit** est disponible lorsque vous sélectionnez l'option **Couleur 24 bits** et la résolution de numérisation **300 x 300 ppp**, **400 x 400 ppp** ou **600 x 600 ppp**.
- **Gestion du papier**
  - **Remplissage du bord**

Remplissez les bords sur les quatre côtés de l'image numérisée à l'aide de la couleur et de la plage sélectionnées.
  - **Ignorer les pages vierges**

Supprimez les pages vierges du document des résultats de la numérisation. (Seulement disponible pour certains modèles)
  - **Num continue**

Sélectionnez cette option pour numériser plusieurs pages. Dès qu'une page est numérisée, choisissez de continuer la numérisation ou d'arrêter.



### Renseignements connexes

- [Numériser avec Nuance™ PaperPort™ 14 ou d'autres applications Windows](#)
- [Remarque importante](#)


## Numériser avec la Galerie de photos Windows ou Télécopie et numérisation Windows

Les applications Galerie de photos Windows et Télécopie et numérisation Windows sont d'autres options que vous pouvez utiliser pour la numérisation.

- Ces applications utilisent le pilote de numérisation WIA.
- Si vous souhaitez recadrer une partie de la page après la pré-numérisation du document, vous devez numériser en utilisant la vitre du scanner (que vous pouvez également nommer scanner à plat).

1. Chargez votre document.
2. Lancez votre application de numérisation. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - (Galerie de photos Windows)  
Cliquez sur **Fichier > Importer depuis un appareil photo ou un scanner**.
  - (Télécopie et numérisation Windows)  
Cliquez sur **Fichier > Nouveau > Numériser**.
3. Sélectionnez le scanner que vous souhaitez utiliser.
4. Cliquez sur **Importer** ou **OK**.

La boîte de dialogue **Nouvelle numérisation** s'affiche.



5. Réglez les paramètres dans la boîte de dialogue Configuration du Scanner, si nécessaire.

La résolution du scanner peut être réglée à 1200 ppp maximum. Si vous souhaitez numériser avec une résolution plus élevée, utilisez le logiciel **Utilitaire du scanner** de **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

---

Si votre appareil prend en charge la numérisation recto-verso et que vous souhaitez utiliser cette fonction, sélectionnez **Chargeur (numérisation recto verso)** comme **Source**.

6. Cliquez sur **Numériser**.

L'appareil commence la numérisation du document.




### **Renseignements connexes**

- [Numériser à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Paramètres du pilote WIA \(Windows\)](#)



## Paramètres du pilote WIA (Windows)



### Alimentation papier

Sélectionnez l'option **Chargeur de documents** ou **Plateau** dans la liste déroulante.


### Type d'image

Sélectionnez **Photo en couleur**, **Photo en nuances de gris**, **Texte ou photo en noir et blanc** ou **Paramètres personnalisés** selon le type de document que vous souhaitez numériser.

Pour modifier les paramètres avancés, cliquez sur le lien **Ajuster la qualité de la photo numérisée**.

### Format de page

L'option **Taille de la page** est disponible si vous sélectionnez le **Chargeur de documents** à l'option **Alimentation papier**.



### Luminosité

Définissez le niveau de **Luminosité** en déplaçant le glisseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir l'image ou l'assombrir. Si l'image numérisée est trop claire, réglez la luminosité sur un niveau plus faible et recommencez la numérisation. Si l'image est trop sombre, réglez la luminosité sur un niveau plus élevé et recommencez la numérisation.

### Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également taper une valeur dans le champ pour définir le niveau de contraste.

### Résolution (ppp)

Sélectionnez une résolution de numérisation dans la liste **Résolution (ppp)**. Les résolutions plus élevées requièrent plus de mémoire et un temps de transfert plus long, mais elles produisent des images numérisées de meilleure qualité.



### Renseignements connexes


- [Numériser avec la Galerie de photos Windows ou Télécopie et numérisation Windows](#)

## Installer BookScan Enhancer et Whiteboard Enhancer (Windows)

BookScan Enhancer et Whiteboard Enhancer sont des applications de traitement d'images. BookScan Enhancer permet de corriger automatiquement des images numérisées à partir de livres. Whiteboard Enhancer peut nettoyer et améliorer le texte et les images dans les photos prises d'un tableau blanc.

Ces applications ne sont pas disponibles pour Windows Server.

- L'appareil doit être sous tension et connecté à l'ordinateur.
- L'ordinateur doit être connecté à Internet.
- Vous devez ouvrir une session avec des privilèges d'accès d'administrateur.

1. Cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**).
2. Sélectionnez votre appareil dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez **Autres options** dans la barre de navigation de gauche.
4. Cliquez sur **BookScan&WhiteBoard Suite** et suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation.



### Renseignements connexes

- [Numériser à partir de votre ordinateur \(Windows\)](#)

## **Numériser à partir de votre ordinateur (Macintosh)**

Il existe plusieurs manières d'utiliser votre Mac pour numériser des photos et des documents sur votre appareil Brother. Utilisez les applications fournies par Brother ou votre application de numérisation préférée.

- [Numériser avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Numériser avec des applications compatibles TWAIN \(Macintosh\)](#)

## Numériser avec ControlCenter2 (Macintosh)

Utilisez le logiciel ControlCenter de Brother pour numériser des photos et les sauvegarder en JPEG, PDF ou d'autres formats de fichier.

- [Numériser avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Sauvegarder des données numérisées dans un dossier comme fichier PDF avec ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Numériser les deux faces d'une carte d'identité avec ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Numériser comme pièce jointe de courriel avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Numériser comme fichier texte modifiable \(ROC\) avec ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Numérisation vers un fichier Office à l'aide de ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Paramètres de numérisation pour ControlCenter2 \(Mac\)](#)

## Numériser avec ControlCenter2 (Macintosh)

Permet d'envoyer des graphiques ou des photos numérisées directement vers votre ordinateur.


1. Chargez votre document.
2. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône  (**ControlCenter**).

L'écran **ControlCenter2** s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **NUMÉRISATION**.



4. Cliquez sur le bouton **Image**.  
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.



5. Modifiez les paramètres de numérisation, tels que le format de fichier, le nom de fichier, la destination du fichier, la résolution et la couleur, si nécessaire.



Pour changer le nom du fichier ou les destinations du fichier, cliquez sur **Modifier...**


6. Cliquez sur le bouton **Débuter la numérisation**.  
L'appareil lance la numérisation. L'image numérisée s'ouvre dans l'application que vous avez sélectionnée.



### Renseignements connexes

- [Numériser avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)


## Sauvegarder des données numérisées dans un dossier comme fichier PDF avec ControlCenter2 (Mac)

1. Chargez votre document.
2. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône  (**ControlCenter**).  
L'écran **ControlCenter2** s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **NUMÉRISATION**.



4. Cliquez sur le bouton **Fichier**.  
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.





5. Cliquez sur le menu contextuel **Type de fichier**, puis sélectionnez un fichier PDF.



Pour sauvegarder le document au format PDF protégé par mot de passe, sélectionnez **PDF sécurisé (\*.pdf)** dans le menu contextuel **Type de fichier**, tapez votre mot de passe dans les champs **Mot de passe** et **Confirmation du mot de passe**, puis cliquez sur **OK**.

6. Modifiez les paramètres de numérisation, tels que le nom de fichier, le dossier de destination, la résolution et la couleur, si nécessaire.
7. Cliquez sur le bouton **Débuter la numérisation**.

L'appareil démarre la numérisation. Le fichier PDF sera sauvegardé dans le dossier que vous avez sélectionné.



### Renseignements connexes

- [Numériser avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)

## Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec ControlCenter2 (Mac)

Modèles associés : MFC-J5930DW

1. Chargez des documents dans l'ADF (chargeur automatique de documents).



Pour numériser automatiquement les deux côtés d'un document, vous devez utiliser l'ADF (chargeur automatique de documents) plutôt que la vitre du scanner à plat.

2. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône  (**ControlCenter**).

L'écran **ControlCenter2** s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **NUMÉRISATION**.



4. Cliquez sur le bouton du type de numérisation (**Image**, **OCR**, **E-mail** ou **Fichier**) que vous souhaitez utiliser. La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.
5. Sélectionnez la case à cocher **Numérisation recto verso**.
6. Sélectionnez l'option **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court**, selon la mise en page originale.
7. Configurez d'autres paramètres, si nécessaire.
8. Cliquez sur le bouton **Débuter la numérisation**.  
L'appareil démarre la numérisation.


Vous avez maintenant modifié les réglages par défaut pour votre action de numérisation sélectionnée. Ces réglages seront utilisés la prochaine fois que ce type de numérisation (**Image**, **OCR**, **E-mail** ou **Fichier**) sera sélectionné pour cette action.




### Renseignements connexes


- [Numériser avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)

## Numériser les deux faces d'une carte d'identité avec ControlCenter2 (Mac)

1. Placez une carte d'identité sur la vitre du scanner.
2. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône  (**ControlCenter**).  
L'écran **ControlCenter2** s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **NUMÉRISATION**.



4. Cliquez sur le bouton **Fichier**.  
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.




5. Cochez la case **Numérisation de carte d'identité**.  
La boîte de dialogue d'instruction s'affiche.
6. Lisez les instructions affichées à l'écran, puis appuyez sur **OK**.
7. Configurez d'autres paramètres, si nécessaire.
8. Cliquez sur le bouton **Débuter la numérisation**.  
L'appareil commence à numériser un côté de la carte d'identité.
9. Une fois que l'appareil a numérisé un côté, retournez la carte d'identité puis cliquez sur **Continuer** pour numériser l'autre côté.
10. Cliquez sur **Terminer**.

### ✓ Renseignements connexes


- [Numériser avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)

## Numériser comme pièce jointe de courriel avec ControlCenter2 (Macintosh)

Envoyez un document numérisé sous forme de pièce jointe de courriel.



La fonction Numérisation vers courriel ne prend pas en charge les services Webmail. Utilisez la fonction Numérisation vers image ou Numérisation vers fichier pour numériser un document ou une image et joindre le fichier numérisé à un message électronique.


1. Chargez votre document.
2. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône  (**ControlCenter**).

L'écran **ControlCenter2** s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **NUMÉRISATION**.



4. Cliquez sur le bouton **E-mail**.  
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.



5. Modifiez les paramètres de numérisation, tels que le format de fichier, le nom de fichier, la destination du fichier, la résolution et la couleur, si nécessaire.



Pour changer le nom du fichier ou les destinations du fichier, cliquez sur **Modifier...**

6. Cliquez sur le bouton **Débuter la numérisation**.

L'appareil lance la numérisation. Votre application de messagerie électronique par défaut s'ouvre et l'image numérisée est jointe à un nouveau courriel vide.




### Renseignements connexes

- [Numériser avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)

## Numériser comme fichier texte modifiable (ROC) avec ControlCenter2 (Mac)

Votre appareil peut convertir les caractères d'un document numérisé en texte à l'aide de la technologie de reconnaissance optique de caractères (ROC). Vous pouvez modifier ce texte avec votre application de traitement de texte favorite.



La fonction Numérisation vers ROC est disponible pour certaines langues.


1. Chargez votre document.
2. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône  (**ControlCenter**).

L'écran **ControlCenter2** s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **NUMÉRISATION**.



4. Cliquez sur le bouton **OCR**.  
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.



5. Modifiez les paramètres de numérisation, tels que le format de fichier, le nom de fichier, la destination du fichier, la résolution et la couleur, si nécessaire.



Pour changer le nom du fichier ou les destinations du fichier, cliquez sur **Modifier...**

6. Cliquez sur le bouton **Débuter la numérisation**.

L'appareil numérise le document, le convertit en texte modifiable, puis l'envoie vers votre application de traitement de texte par défaut.



### Renseignements connexes


- [Numériser avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)



## Numérisation vers un fichier Office à l'aide de ControlCenter2 (Macintosh)

Votre appareil peut convertir des données numérisées en un fichier Microsoft Word ou en un fichier Microsoft PowerPoint.

Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre ordinateur doit être connecté à Internet.

1. Chargez votre document.
2. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône  (**ControlCenter**).  
L'écran **ControlCenter2** s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet **NUMÉRISATION**.



4. Cliquez sur le bouton **E-mail** ou **Fichier**.  
La boîte de dialogue des paramètres de numérisation s'affiche.
5. Cliquez sur le menu contextuel **Type de fichier**, puis sélectionnez l'option **Microsoft Office Word (\*.docx)** ou **Microsoft Office PowerPoint (\*.pptx)**.  
Si une boîte de dialogue avec un message concernant la connexion à Internet s'affiche, lisez les informations et cliquez sur **OK**.
6. Modifiez les paramètres de numérisation, si nécessaire.
7. Cliquez sur le bouton **Débuter la numérisation**.



### Renseignements connexes

- [Numériser avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)

## Paramètres de numérisation pour ControlCenter2 (Mac)

Paramètres	Fonctions applicables			
	Image	OCR	E-mail	Fichier
Application cible/Application e-mail	Oui	Oui	Oui	-
Type de fichier	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille du fichier	Oui	-	Oui	Oui
Langage OCR (seulement disponible sur certains modèles)	-	Oui	-	-
Chemin du fichier de destination	Oui	Oui	Oui	-
Nom de fichier	Oui	Oui	Oui	Oui
Insérer la date dans le nom du fichier	Oui	Oui	Oui	Oui
Dossier de destination	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher la fenêtre Sauvegarder sous	-	-	-	Oui
Résolution	Oui	Oui	Oui	Oui
Type de numérisation	Oui	Oui	Oui	Oui
Taille document	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation en continu	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation recto verso (seulement disponible sur certains modèles)	Oui	Oui	Oui	Oui
Numérisation de carte d'identité	Oui	Oui	Oui	Oui
Afficher l'interface du scanner	Oui	Oui	Oui	Oui
Paramètres avancés	Oui	Oui	Oui	Oui
Restaurer défauts	Oui	Oui	Oui	Oui

### Application cible/Application e-mail

Sélectionnez l'application qui permet d'ouvrir les données numérisées. Seules les applications installées sur votre ordinateur peuvent être sélectionnées.

- **Ajouter**

Ajoute une application au menu contextuel.

Tapez le nom de l'application dans le champ **Nom de l'application** (jusqu'à 30 caractères) et sélectionnez votre application préférée en cliquant sur le bouton **Parcourir...** Sélectionnez l'option **Type de fichier** dans le menu contextuel.

- **Effacer**

Supprime une application que vous avez ajoutée au menu contextuel.

Sélectionnez l'application à partir du menu contextuel **Nom de l'application** puis cliquez sur **Effacer**.

### Type de fichier

Sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez utiliser pour les données numérisées.

### Taille du fichier

Modifiez la taille du fichier en déplaçant le curseur **Taille du fichier** vers la droite ou la gauche.

### Langage OCR

Définissez la langue de la reconnaissance optique de caractères (ROC) pour qu'elle corresponde à celle du texte du document numérisé (seulement disponible sur certains modèles).

---

### Chemin du fichier de destination

Cliquez sur le bouton **Modifier...** pour modifier le préfixe de nom de fichier et le dossier de destination.

### Nom de fichier

Saisissez un préfixe pour votre nom de fichier si nécessaire. Pour changer le préfixe pour les fonctions **Image**, **OCR**, et **E-mail**, cliquez sur **Modifier...**

### Insérer la date dans le nom du fichier

Insère automatiquement la date dans le nom de fichier de l'image numérisée. Pour insérer la date dans le nom du fichier pour les fonctions **Image**, **OCR** et **E-mail**, cliquez sur **Modifier...**

### Dossier de destination

Pour changer le dossier pour les fonctions **Image**, **OCR** et **E-mail**, cliquez sur **Modifier...** Cliquez sur **Parcourir...** pour sélectionner le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer votre document numérisé. Sélectionnez l'option **Afficher Dossier** pour afficher automatiquement le dossier de destination après la numérisation vers un **Fichier**.

### Afficher la fenêtre Sauvegarder sous

Sélectionnez cette option pour spécifier la destination de l'image numérisée à chaque fois que vous utilisez le scanner.

### Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans le menu contextuel **Résolution**. Les résolutions plus élevées nécessitent davantage de mémoire et un temps de transfert plus long, mais produisent une image numérisée plus fine.

### Type de numérisation

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Noir et Blanc**

Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.

- **Gris (Diffusion d'erreur)**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images grises simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner un aspect gris.)

- **Gris véritable**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.

- **Couleur 24 bits**

Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

- **Auto**

Utilisez ce mode pour n'importe quel type de document. Il choisit automatiquement une profondeur de couleur appropriée pour le document.

### Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document dans le menu contextuel **Taille document**.

- Si vous sélectionnez l'option **1 sur 2 (A4)**, l'image numérisée sera divisée en deux documents au format A5.

### Numérisation en continu

Sélectionnez cette option pour numériser plusieurs pages. Dès qu'une page est numérisée, choisissez de continuer la numérisation ou d'arrêter.

### Numérisation recto verso

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés du document. Lorsque vous utilisez la fonction de numérisation recto-verso automatique, vous devez sélectionner l'option **Reliure à bord long** ou

---

**Reliure à bord court**, selon la disposition du document, pour vous assurer que le fichier de données créé s'affiche correctement. (Seulement disponible pour certains modèles)

### Numérisation de carte d'identité

Sélectionnez cette case à cocher pour numériser les deux côtés de la carte d'identité sur une page.

### Afficher l'interface du scanner

Cochez cette case pour recadrer une partie d'une page numérisée après avoir prénumérisé le document.

### Paramètres avancés

Configurez les paramètres avancés en cliquant sur le bouton **Paramètres avancés** dans la boîte de dialogue des paramètres de numérisation.

- **Luminosité**

Définissez le niveau de **Luminosité** en déplaçant le glisseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir l'image ou l'assombrir. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numérisez à nouveau le document. Si l'image est trop sombre, définissez un niveau de luminosité plus élevé et numérisez à nouveau le document.

- **Contraste**

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation permet d'accentuer les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises.

- **Align. auto. ADF**

Lors de la numérisation du document à partir du chargeur automatique de documents (ADF), l'appareil corrige automatiquement l'alignement du document. (Seulement disponible pour certains modèles)

- **Supprimer la couleur d'arrière-plan**

Sélectionnez cette option pour supprimer la couleur de base des documents afin de faciliter la reconnaissance des données numérisées. Lorsque vous utilisez cette fonction, sélectionnez l'un des trois réglages suivants : élevé, moyen et faible.

- **Ignorer les pages vierges**

Supprime les pages blanches du document des résultats de la numérisation. (Seulement disponible pour certains modèles)

- **Afficher résultats de numérisation**

Affiche le nombre total de pages sauvegardées et de pages blanches ignorées sur l'écran de l'ordinateur. (Seulement disponible pour certains modèles)

- **Faire pivoter l'image**

Pivotez l'image numérisée.

### Restaurer défauts

Sélectionnez cette option pour rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres.



### Renseignements connexes


- [Numériser avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
-

## Numériser avec des applications compatibles TWAIN (Macintosh)

Vous pouvez également numériser à l'aide d'applications compatibles TWAIN. Pour plus d'information sur la procédure de numérisation, reportez-vous au manuel de votre application.

1. Démarrez votre application graphique, puis sélectionnez l'opération de numérisation.

La boîte de dialogue de configuration du scanner s'affiche.



2. Modifiez les paramètres de numérisation, par exemple **Résolution**, **Type de numérisation** ou **Ajustement image**, si nécessaire.
3. Cliquez sur le menu contextuel **Taille document**, puis sélectionnez le format de votre document.
4. Cliquez sur l'option **Pré-numérisation** pour prévisualiser votre image et rogner les parties inutiles avant la numérisation.



- Après avoir sélectionné un format de document, ajustez la zone de numérisation en maintenant le bouton de la souris enfoncé et en faisant glisser le curseur sur la partie que vous souhaitez numériser.
- Pour numériser les deux faces du document (MFC-J5930DW) :  
La numérisation recto-verso automatique est uniquement disponible lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents (ADF).  
Vous ne pouvez pas modifier la zone de numérisation.  
Vous ne pouvez pas utiliser la prénumérisation pour prévisualiser une image.


5. Cliquez sur **Démarrer**.  
L'appareil lance la numérisation.



## Renseignements connexes

- Numériser à partir de votre ordinateur (Macintosh)
- Paramètres du pilote TWAIN (Macintosh)

## Paramètres du pilote TWAIN (Macintosh)



- Les noms d'élément et les valeurs attribuables varieront en fonction de l'appareil.
- Le paramètre **Contraste** est disponible uniquement lorsque vous sélectionnez **Gris (Diffusion d'erreur)**, **Gris véritable** ou **Couleur 24 bits** dans les options **Type de numérisation**.

### 1. Résolution

Sélectionnez une résolution de numérisation dans le menu contextuel **Résolution**. Les résolutions plus élevées requièrent plus de mémoire et un temps de transfert plus long, mais elles produisent des images numérisées de meilleure qualité.

### 2. Type de numérisation

Sélectionnez parmi un éventail de profondeurs de couleur pour la numérisation.

- **Noir et Blanc**

Utilisez ce mode pour du texte ou des images de dessin au trait.

- **Gris (Diffusion d'erreur)**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. (La diffusion d'erreur est une méthode permettant de créer des images grises simulées sans utiliser de points réellement gris. Des points noirs sont disposés selon un motif spécifique pour donner un aspect gris.)

- **Gris véritable**

Utilisez ce mode pour les photographies ou les graphiques. Ce mode offre des images d'une plus grande précision, car il utilise jusqu'à 256 teintes de gris.

- **Couleur 24 bits**

Crée une image avec la reproduction la plus précise des couleurs. Ce mode utilise jusqu'à 16,8 millions de couleurs pour numériser l'image. Il exige toutefois une capacité élevée de mémoire et un temps de transfert prolongé.

### 3. Taille document

Sélectionnez le format exact de votre document dans une sélection de formats de numérisation prédéfinis.

- Si vous sélectionnez **Format personnalisé...**, vous pouvez spécifier le format du document.

Largeur:       Unité:  mm  
Hauteur:        pouce

#### 4. Ajustement image

Cliquez sur le bouton **Ajustement image** pour régler les autres paramètres de qualité d'image.

Personnalisé  
Luminosité   
Contraste   
 ColorSync  
Méthode: Correspondance Perceptive  
Profil scanner: Brother sRGB Scanner  
 Réduire le bruit  
Annuler OK

##### Luminosité

Définissez le niveau **Luminosité** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche pour éclaircir ou assombrir l'image. Si l'image numérisée est trop claire, définissez un niveau de luminosité plus faible et numérisez à nouveau le document. Si l'image est trop sombre, définissez un niveau de luminosité plus élevé et numérisez à nouveau le document. Vous pouvez également saisir une valeur dans la zone pour définir la luminosité.

##### Contraste

Augmentez ou diminuez le niveau de **Contraste** en déplaçant le curseur vers la droite ou la gauche. Une augmentation accentue les zones sombres et claires de l'image, alors qu'une diminution révèle davantage de détails dans les zones grises. Vous pouvez également saisir une valeur dans le champ pour définir le contraste.

##### Réduire le bruit

Cette option améliore et rehausse la qualité des images numérisées. L'option **Réduire le bruit** est disponible lorsque vous sélectionnez l'option **Couleur 24 bits** et la résolution de numérisation **300 x 300 ppp**, **400 x 400 ppp** ou **600 x 600 ppp**.

#### 5. Numérisation recto verso

Si vous sélectionnez cette case à cocher, l'appareil numérise les deux côtés du document. Lorsque vous utilisez la fonction de numérisation recto-verso automatique, vous devez sélectionner l'option **Reliure à bord long** ou **Reliure à bord court**, selon la disposition du document, pour vous assurer que le fichier de données créé s'affiche correctement.

(Seulement disponible pour certains modèles)

#### 6. Faire pivoter l'image

Pivotez l'image numérisée.



### Renseignements connexes

- Numériser avec des applications compatibles TWAIN (Macintosh)




## Configurer les paramètres de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web

- [Régler le rapport courriel de tâche de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Régler le rapport courriel de tâche de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web

Lorsque vous numérisez un document, l'appareil envoie automatiquement un rapport courriel de tâche de numérisation à l'adresse électronique enregistrée.

1. Démarrez votre navigateur Web.  
Tapez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom du serveur d'impression). Par exemple : http://192.168.1.2  
Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Si vous avez défini un mot de passe précédemment, tapez-le puis cliquez sur .
2. Cliquez sur l'onglet **Numériser**.
3. Cliquez sur le menu **Num. rapport courriel tâches** dans la barre de navigation de gauche.
4. Dans le champ **Adresse de l'administrateur**, saisissez l'adresse électronique.
5. Pour les fonctions de numérisation souhaitées, sélectionnez **Marche** pour envoyer un rapport courriel de tâche de numérisation.
6. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Configurer les paramètres de numérisation à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Copie


- Copier un document
- Agrandir ou réduire les images copiées
- Trier les copies
- Effectuer des copies à l'aide de la fonction Mise en page (N en 1 ou Affiche)
- Copier sur les deux côtés du papier (copie recto verso)
- Copier une carte d'identité
- Utiliser les raccourcis de copie Registre
- Copier en mode d'économie d'encre
- Options de copie
- Utiliser les réglages préprogrammés de copie

## Copier un document


>> MFC-J5330DW

>> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

### MFC-J5330DW

1. Assurez-vous de charger le papier de format adéquat dans le bac à papier.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur  [Copier].


L'écran tactile affiche :



4. Modifiez les paramètres de copie, si nécessaire.



Lorsque vous chargez du papier autre que du papier ordinaire de format Lettre, vous devez modifier les paramètres [Format papier] et [Type papier] en appuyant sur [Options].

Option	Description
<b>x01</b> (Nombre de copies)	Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• Appuyez sur – ou + sur l'écran tactile.</li><li>• Appuyez sur <b>x01</b> pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur OK.</li><li>• Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.</li></ul>
Options	Appuyez sur  pour modifier les réglages de copie pour la copie suivante uniquement. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur OK.
Indications de paramètres actuels	Appuyez sur la zone indiquée à l'écran à l'étape précédente pour modifier ces réglages pour la copie suivante uniquement. <ul style="list-style-type: none"><li>• Agrandir/Réduire</li><li>• Copie rv</li><li>• Format papier</li><li>• Qualité</li></ul> Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur OK.




Une fois que vous avez fini de choisir les nouvelles options, vous pouvez les enregistrer en appuyant sur le bouton [Enr. comme racc.].

- Appuyez sur [Mono March] ou [Couleur Marche].




Pour arrêter une copie, appuyez sur .

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

- Assurez-vous de charger le papier de format adéquat dans le bac à papier.
- Chargez votre document.
- Appuyez sur  [Copie].





L'écran tactile affiche :






- Modifiez les paramètres de copie, si nécessaire.



Lorsque vous chargez du papier autre que du papier ordinaire de format Lettre, vous devez modifier les paramètres [Format papier] et [Type papier] en appuyant sur [Options].

Option	Description
 (Nombre de copies)	Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur – ou + sur l'écran tactile.</li> <li>Appuyez sur  pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur OK.</li> <li>Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.</li> </ul>
Réglages préprogrammés de copie	Vous pouvez utiliser divers réglages de copie en appuyant sur les boutons qui sont déjà préprogrammés sur l'appareil. Pour sélectionner ces paramètres, appuyez sur >, et balayez l'écran vers la gauche et la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶.
Options	Appuyez sur  pour modifier les réglages de copie pour la copie suivante uniquement. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur OK.
Indications de paramètres actuels	Appuyez sur les icônes suivantes pour modifier ces paramètres pour la copie suivante uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li> Agrandir/Réduire</li> </ul>

---

Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"><li>•  Copie recto verso</li><li>•  Sélection de plateau</li><li>•  Qualité</li></ul>

---



Une fois que vous avez fini de sélectionner les nouvelles options, vous pouvez les enregistrer en appuyant sur le bouton [Enr. comme racc.].

---

5. Appuyez sur [Mono March] ou [Coul. Marche].



Pour arrêter une copie, appuyez sur .

---




### Renseignements connexes

- Copie
  - [Charger des documents dans le chargeur automatique de documents](#)
  - [Charger des documents sur la vitre du scanner](#)
  - [Utiliser les réglages préprogrammés de copie](#)
  - [Options de copie](#)
-

## Agrandir ou réduire les images copiées




Sélectionnez un taux d'agrandissement ou de réduction afin de redimensionner les données copiées.



>> MFC-J5330DW

>> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

### MFC-J5330DW




1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copier].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur  pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Appuyez sur [Options] > [Agrandir/Réduire].
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles, puis appuyez sur l'option à modifier.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez sélectionné l'option [Agrandir] ou [Réduire], appuyez sur le taux d'agrandissement ou de réduction à utiliser.
  - Si vous avez sélectionné l'option [Person (25-400%)], appuyez sur  (retour arrière) pour effacer le pourcentage affiché, ou appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur, puis entrez un taux d'agrandissement ou de réduction compris entre [25%] et [400%].  
Appuyez sur [OK].
  - Si vous avez sélectionné l'option [100%] ou [Ajuster à la page], allez à l'étape suivante.
7. Vérifiez et confirmez la liste des options que vous avez sélectionnées, puis appuyez sur [OK].
8. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [Mono March] ou [Couleur March].



Si vous avez sélectionné l'option [Ajuster à la page], l'appareil adapte automatiquement le format de copie au format de papier défini sur l'appareil.

- L'option [Ajuster à la page] ne fonctionne pas correctement quand le document sur la vitre du scanner est incliné de plus de trois degrés. En vous aidant des lignes repères situées sur la gauche et le dessus, placez votre document dans le coin supérieur gauche, face vers le bas sur la vitre du scanner.
- L'option [Ajuster à la page] n'est pas disponible lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents.
- L'option [Ajuster à la page] n'est pas disponible pour les documents au format Légal.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copie].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur  pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Appuyez sur [Options] > [Agrandir/Réduire].
5. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles, puis appuyez sur l'option à modifier.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez sélectionné l'option [Agrandir] ou [Réduire], appuyez sur le taux d'agrandissement ou de réduction souhaité.
  - Si vous avez sélectionné l'option [Person (25-400%)], appuyez sur  (retour arrière) pour effacer le pourcentage affiché, ou appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur, puis entrez un taux d'agrandissement ou de réduction compris entre [25%] et [400%].  
Appuyez sur [OK].
  - Si vous avez sélectionné l'option [100%] ou [Ajuster à la page], allez à l'étape suivante.
7. Vérifiez et confirmez la liste des options que vous avez sélectionnées, puis appuyez sur [OK].
8. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [Mono March] ou [Coul. Marche].



Si vous avez sélectionné l'option [Ajuster à la page], l'appareil adapte automatiquement le format de copie au format de papier défini sur l'appareil.

- L'option [Ajuster à la page] ne fonctionne pas correctement quand le document sur la vitre du scanner est incliné de plus de trois degrés. En vous aidant des lignes repères situées sur la gauche et le dessus, placez votre document dans le coin supérieur gauche, face vers le bas sur la vitre du scanner.
- L'option [Ajuster à la page] n'est pas disponible lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents.
- L'option [Ajuster à la page] n'est pas disponible pour les documents au format Légal.



### Renseignements connexes

- [Copie](#)
- [Remarque importante](#)





## Trier les copies

Vous pouvez trier plusieurs copies. Les pages seront empilées dans l'ordre selon lequel elles sont entraînées, c'est-à-dire 1, 2, 3, et ainsi de suite.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copier].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur  pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Appuyez sur [Options] > [Empiler/Trier] > [Trier].
5. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].
6. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [Mono March] ou [Couleur March]. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise le document et commence à imprimer.
7. **Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :**
  - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour numériser la page.
  - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur [Finir].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copie].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur  pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Pour trier plusieurs copies, appuyez sur [Options] > [Empiler/Trier] > [Trier].
5. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].
6. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [Mono March] ou [Coul. Marche]. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents (ADF), l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.
7. **Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :**
  - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour numériser la page.
  - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur [Finir].



### Renseignements connexes

- [Copie](#)

## Effectuer des copies à l'aide de la fonction Mise en page (N en 1 ou Affiche)

L'option de copie N en 1 permet d'économiser du papier en copiant deux ou quatre pages de votre document sur une seule page de copie. L'option Affiche divise votre document en sections puis les agrandit pour que vous puissiez les assembler en une affiche. Pour imprimer une affiche, utilisez la vitre du scanner.




- Veillez à régler le format du papier sur Lettre, Registre, A4, A3 ou Exécutif.
- La copie de type Affiche n'est pas disponible pour le papier de format Exécutif.
- Vous ne pouvez effectuer qu'une seule copie Affiche à la fois.









>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copier].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur **x01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Appuyez sur [Options] > [Visualis page].
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options, puis appuyez sur l'option souhaitée.








Option	Description
Désactivé (1en1)	-


Option	Description
2en1 (Portrait)	
2en1 (paysage)	
2en1 (ID) (À l'aide de la vitre du scanner)	
4en1 (Portrait)	
4en1 (Paysage)	
Affiche (2x1) (À l'aide de la vitre du scanner)	
Affiche (2x2) (À l'aide de la vitre du scanner)	
Affiche (3x3) (À l'aide de la vitre du scanner)	

6. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].
7. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [Mono March] ou [Couleur March]. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents ou si vous réalisez une affiche, l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.
8. **Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :**
  - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour numériser la page.
  - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur [Finir].

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copie].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur **x01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Appuyez sur [Options] > [Visualis page].
5. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option, puis appuyez sur l'option souhaitée.

Option	Description
Désactivé (1en1)	-
2en1 (Portrait)	
2en1 (Paysage)	
2en1 (ID) (À l'aide de la vitre du scanner)	
4en1 (Portrait)	
4en1 (Paysage)	
Affiche (2x1) (À l'aide de la vitre du scanner)	
Affiche (2x2) (À l'aide de la vitre du scanner)	

Option	Description
Affiche (3x3) (À l'aide de la vitre du scanner)	

6. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].
7. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [Mono Marche] ou [Coul. Marche]. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents ou si vous réalisez une affiche, l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.
8. **Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :**
  - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour numériser la page.
  - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur [Finir].



### Renseignements connexes

- [Copie](#)


## Copier sur les deux côtés du papier (copie recto verso)

Réduisez la quantité de papier utilisée en copiant sur les deux faces du papier.


- Vous devez choisir la disposition de copie recto-verso parmi les options suivantes avant de pouvoir démarrer la copie recto-verso.
- La disposition de votre document d'origine détermine la disposition de copie recto-verso que vous devez choisir.
- Nous vous recommandons de charger vos documents recto dans le chargeur automatique de documents pour effectuer une copie recto verso.
- (MFC-J5930DW)  
Vous pouvez copier automatiquement des documents recto-verso jusqu'au format Lettre à l'aide du chargeur automatique de documents.
- (MFC-J5330DW/MFC-J5830DW)  
Lorsque vous effectuez des copies recto-verso manuellement à partir d'un document recto-verso, utilisez la vitre du scanner.
- Vous ne pouvez utiliser que du papier ordinaire au format Lettre, A4, A5 ou Exécutif.

### Portrait


#### 1 côté à 2 côtés (bord long)




#### 1 côté à 2 côtés (bord court)




#### 2 côtés à 2 côtés



#### 2 côtés à 1 côté (bord long)




#### 2 côtés à 1 côté (bord court)




### Paysage


#### 1 côté à 2 côtés (bord long)




#### 1 côté à 2 côtés (bord court)




### 2 côtés à 2 côtés



### 2 côtés à 1 côté (bord long)





### 2 côtés à 1 côté (bord court)



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

## MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copier].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur  pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Pour trier plusieurs copies, appuyez sur [Options] > [Empiler/Trier] > [Trier].
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Copie rv], puis appuyez dessus.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour effectuer des copies recto-verso à partir d'un document recto, suivez ces étapes :
    - a. Pour modifier les options de disposition, appuyez sur [Visualis], puis appuyez sur [Retour bord long] ou [Retour bord court].
    - b. Appuyez sur [Rec⇒Rec ver].
  - Pour effectuer manuellement des copies recto-verso d'un document recto-verso, appuyez sur [rto⇒rto-vso].




Utilisez la vitre du scanner pour effectuer manuellement des copies recto-verso d'un document recto-verso.



7. Vérifiez vos réglages à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur [Mono March] ou [Couleur March]. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.
9. **Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :**
  - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour numériser la page.
  - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur [Finir].

Ne touchez PAS la feuille imprimée tant qu'elle n'a pas été éjectée pour la deuxième fois. L'appareil imprime le premier côté et éjecte la feuille, puis l'entraîne à nouveau pour imprimer le deuxième côté.



Si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier, appuyez sur  [Réglages] > [Entretien] > [Options de configuration d'impression] > [Réduire le maculage], puis modifiez les réglages.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copie].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur  pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Pour trier plusieurs copies, appuyez sur [Options] > [Empiler/Trier] > [Trier].
5. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Copie recto verso], puis appuyez dessus.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour effectuer des copies recto-verso à partir d'un document recto, suivez ces étapes :
    - a. Pour modifier les options de disposition, appuyez sur [Visualis], puis appuyez sur [Retour bord long] ou [Retour bord court].
    - b. Appuyez sur [Rec⇒Rec ver].
  - (MFC-J5930DW)  
Pour effectuer automatiquement des copies recto-verso d'un document recto-verso, appuyez sur [Recto verso⇒Recto verso].



Placez votre document dans le chargeur automatique de documents (ADF) pour utiliser la fonction de copie recto-verso automatique.

- (MFC-J5830DW)  
Pour effectuer manuellement des copies recto-verso d'un document recto-verso, appuyez sur [Recto verso⇒Recto verso].



Utilisez la vitre du scanner pour effectuer manuellement des copies recto-verso d'un document recto-verso.

- (MFC-J5930DW)  
Pour effectuer des copies recto à partir d'un document recto-verso, suivez ces étapes :
  - a. Pour modifier les options de disposition, appuyez sur [Visualis], puis appuyez sur [Retour bord long] ou [Retour bord court].
  - b. Appuyez sur [Rec ver⇒Rec].




Placez votre document dans le chargeur automatique de documents (ADF) pour utiliser la fonction de copie recto-verso automatique.

7. Vérifiez vos réglages à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur [Mono March] ou [Coul. Marche]. Si vous avez placé le document dans le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise les pages et commence à imprimer.
9. **Si vous utilisez la vitre du scanner, répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :**
  - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour numériser la page.
  - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur [Finir].

Ne touchez PAS la feuille imprimée tant qu'elle n'a pas été éjectée pour la deuxième fois. L'appareil imprime le premier côté et éjecte la feuille, puis l'entraîne à nouveau pour imprimer le deuxième côté.





Si vous rencontrez des problèmes de traînées sur les impressions ou de bourrages papier, appuyez sur  [Param] > [Entretien] > [Options de configuration d'impression] > [Réduire le maculage], puis modifiez les réglages.

---



### **Renseignements connexes**

- [Copie](#)
  - [Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression](#)
-

## Copier une carte d'identité

Utilisez la fonction [2en1 (ID)] pour copier les deux côtés d'une carte d'identité sur une seule page en conservant la taille originale de la carte.




- Veillez à régler le format du papier sur Lettre ou A4.
- Vous ne pouvez copier une carte d'identité que si cela est autorisé par les lois en vigueur. Pour de l'information plus détaillée ►► *Guide de sécurité du produit*


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Placez votre carte d'identité, face imprimée vers le bas, à proximité de l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.




- a. 0,12 po (3 mm) ou davantage (haut, gauche)
  - b. 8,4 po (213 mm)
  - c. 5,4 po (137 mm)
  - d. zone numérisable
2. Appuyez sur  [Copier].
  3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
    - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
    - Appuyez sur **x01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
    - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
  4. Appuyez sur [Options] > [Visualis page] > [2en1 (ID)].
  5. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [OK].
  6. Appuyez sur [Mono March] ou [Couleur March].

L'appareil commence à numériser un côté de la carte d'identité.


- Une fois que l'appareil a numérisé le premier côté, retournez la carte d'identité puis appuyez sur [Continuer] pour numériser l'autre côté.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

- Placez votre carte d'identité, face imprimée vers le bas, à proximité de l'angle supérieur gauche de la vitre du scanner.



- 0,12 po (3 mm) ou davantage (haut, gauche)
- 8,4 po (213 mm)
- 5,4 po (137 mm)
- zone numérisable

- Appuyez sur  [Copie].
- Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur **x01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
- Appuyez sur [Options] > [Visualis page] > [2en1 (ID)].
- Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [Mono March] ou [Coul. Marche].

L'appareil commence à numériser un côté de la carte d'identité.
- Une fois que l'appareil a numérisé le premier côté, retournez la carte d'identité puis appuyez sur [Continuer] pour numériser l'autre côté.



### Renseignements connexes

- [Copie](#)

## Utiliser les raccourcis de copie Registre








Vous pouvez copier votre document au format Registre ou A3 dans un format de type Note. Vous pouvez également réaliser des copies 2 en 1 et des copies agrandies.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher l'option [Raccour. cop LGR], puis appuyez dessus.
3. Si des informations apparaissent sur l'écran tactile, lisez-les, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
4. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les options, puis appuyez sur l'option souhaitée.








Option	Description
Regist. 2en1	
Lettre ⇒ Regist	
Lettre + Note (H)	
Lettre + Note (P)	
Lttre + quad	
Lettre + Vierge	
Lettre Centre	

5. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur **x01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier d'autres réglages, passez à l'étape suivante.
  - Une fois la modification des réglages terminée, appuyez sur l'option [Mono March] ou [Couleur March] pour démarrer la copie.

7. Appuyez sur [Options].
8. Appuyez sur le réglage à modifier.
9. Appuyez sur la nouvelle option.
10. Répétez les deux dernières étapes pour modifier d'autres réglages si nécessaire.
11. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [OK].
12. Appuyez sur [Mono March] ou [Couleur March].
13. **Si vous utilisez la vitre du scanner lorsque vous choisissez l'option [Regist. 2en1], répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :**
  - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour numériser la page.
  - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur [Finir].

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher [Raccourcis copie LGR], puis appuyez dessus.
3. Si des informations apparaissent sur l'écran tactile, lisez-les, puis appuyez sur [OK] pour confirmer.
4. Faites glisser le doigt vers la droite ou la gauche ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les options, puis appuyez sur l'option souhaitée.

Option	Description
LGR 2en1	
LTR ⇒ LGR	
LTR+Note (L)	
LTR+Note (P)	
LTR + Quad	
LTR + Vierge	
LTR Centre	

5. Appuyez sur [OK].
6. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.

- 
- Appuyez sur **x01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Pour modifier d'autres réglages, passez à l'étape suivante.
    - Une fois la modification des réglages terminée, appuyez sur le bouton [Mono March] ou [Coul. Marche] pour démarrer la copie.
  8. Appuyez sur [Options].
  9. Appuyez sur le réglage à modifier.
  10. Appuyez sur la nouvelle option. Répétez l'étape précédente et cette étape pour modifier d'autres réglages selon vos besoins.
  11. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [OK].
  12. Appuyez sur [Mono March] ou [Coul. Marche].
  13. **Si vous utilisez la vitre du scanner lorsque vous choisissez l'option [LGR 2en1], répétez les étapes suivantes pour chaque page du document :**
    - Placez la page suivante sur la vitre du scanner, puis appuyez sur [Continuer] pour numériser la page.
    - Après la numérisation de toutes les pages, appuyez sur [Finir].




### Renseignements connexes

- [Copie](#)
  - [Description de l'écran tactile ACL](#)
-

## Copier en mode d'économie d'encre

Lorsque vous sélectionnez le mode d'économie d'encre, l'appareil imprime les couleurs plus claires et accentue les contours des images.




- La quantité d'encre économisée varie selon le type de document imprimé.
- Lorsque le mode d'économie d'encre est activé, l'apparence des impressions peut différer de celle du document original.
- Le mode d'économie d'encre est pris en charge par la technologie de Reallusion, Inc.




>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copier].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur **x 01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Appuyez sur [Options] > [Paramètres avancés] > [Mode économie d'encre].
5. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].
6. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [Mono March] ou [Couleur March].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Copie].
3. Entrez le nombre de copies de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur [-] ou [+] sur l'écran tactile.
  - Appuyez sur **x 01** pour afficher le clavier sur l'écran tactile, puis entrez le nombre de copies à l'aide du clavier de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - Entrez le nombre de copies à l'aide du pavé numérique.
4. Appuyez sur [Options] > [Paramètres avancés] > [Mode économie d'encre].
5. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].
6. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [Mono March] ou [Coul. Marche].



---

## Renseignements connexes

---

- Copie
  - Remarque importante
-










## Options de copie

### MFC-J5330DW

Pour modifier les paramètres de copie, appuyez sur le bouton [Options].

Option	Description	
<b>Qualité</b>	Sélectionnez la résolution de copie en fonction du type de document.	
<b>Type papier</b>	Sélectionnez un type de papier. Si vous effectuez des copies sur du papier spécial, réglez l'appareil pour le type de papier utilisé afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.	
<b>Format papier</b>	Sélectionnez un format de papier. Si vous copiez sur du papier d'un format autre que Lettre, vous devez modifier le paramètre du format de papier.	
<b>Agrandir/Réduire</b>	100%	-
	Agrandir	Sélectionnez un taux d'agrandissement pour la copie suivante.
	Réduire	Sélectionnez un taux de réduction pour la copie suivante.
	Ajuster à la page	Ajustez le format de copie en fonction du format de papier défini.
	Person (25-400%)	Entrez un taux d'agrandissement ou de réduction.
<b>Densité</b>	Augmentez la densité pour assombrir le texte. Diminuez la densité pour éclaircir le texte.	
<b>Empiler/Trier</b>	Sélectionnez cette option pour empiler ou trier les copies en plusieurs exemplaires.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Empiler</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Trier</b></p> </div> </div>	
<b>Visualis page</b>	Permet d'effectuer des copies de type N en 1, 2 en 1 (ID) ou Affiche.	
	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>4 en 1</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Affiche</b></p> </div> </div>	

Option	Description
Copie rv	<p>Sélectionnez cette option pour copier sur les deux côtés du papier.</p> <p><b>Recto→Recto verso</b></p>  <p><b>Recto verso→Recto verso</b></p> 
Paramètres avancés	<p>Mode économie d'encre</p> <p>Imprime les couleurs plus claires et accentue les contours des images.</p> 
Copie papier fin	<p>Évite que l'encre ne transperce le papier fin lors de la copie.</p> 
Copie livre	<p>Corrige les bords sombres et les inclinaisons lors de la copie à partir de la vitre du scanner.</p> 
Cop. filigrane	<p>Place un texte comme filigrane dans votre document.</p> 

Option	Description
	<p>Enl couleur arrière-plan</p> <p>Permet de supprimer la couleur d'arrière-plan dans les copies. Le fond blanc devient plus visible, ce qui permet d'économiser de l'encre et d'améliorer la lisibilité de certaines copies.</p> 
Fix nv param déf	Permet d'enregistrer les réglages de copie que vous utilisez le plus souvent en les définissant comme réglages par défaut.
Réinitial. usine	Permet de réinitialiser les paramètres de copie que vous avez modifiés pour rétablir les réglages d'usine.












- Vous pouvez enregistrer les réglages actuels en appuyant sur [Enr. comme racc.].
- Les fonctions Mode d'économie d'encre, Copie sur papier fin, Copie de livre et Copie avec filigrane sont prises en charge par la technologie de Reallusion, Inc.






## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Pour modifier les paramètres de copie, appuyez sur le bouton [Options].

Option	Description	
Qualité	Sélectionnez une résolution de copie en fonction du type de document.	
Type papier	Sélectionnez un type de papier. Si vous effectuez des copies sur du papier spécial, réglez l'appareil pour le type de papier utilisé afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.	
Format papier	Sélectionnez un format de papier. Si vous copiez sur du papier d'un format autre que Lettre, vous devez modifier le paramètre du format de papier.	
Sélection de plateau	Sélectionnez le bac contenant le type et le format de papier les plus adaptés pour votre document.	
Agrandir/Réduire	100%	-
	Agrandir	Sélectionnez un taux d'agrandissement pour la copie suivante.
	Réduire	Sélectionnez un taux de réduction pour la copie suivante.
	Ajuster à la page	Ajustez le format de copie en fonction du format de papier défini.
	Person (25-400%)	Entrez un taux d'agrandissement ou de réduction.
Densité	Augmentez la densité pour assombrir le texte. Diminuez la densité pour éclaircir le texte.	
Empiler/Trier	Sélectionnez cette option pour empiler ou trier les copies en plusieurs exemplaires.	

Option	Description
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>Empiler</b></p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Trier</b></p>  </div> </div>
<p><b>Visualis page</b></p>	<p>Permet d'effectuer des copies de type N en 1, 2 en 1 (ID) ou Affiche.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>4 en 1</b></p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p><b>Affiche</b></p>  </div> </div>
<p><b>Copie recto verso</b></p>	<p>Sélectionnez cette option pour copier sur les deux côtés du papier.</p> <p><b>Recto -&gt; Recto verso</b></p>  <p><b>Recto verso -&gt; Recto verso</b></p>  <p><b>Recto verso -&gt; Recto (MFC-J5930DW)</b></p> 
<p><b>Paramètres avancés</b></p>	<p>Mode économie d'encre Imprimez les couleurs plus claires et accentuez les contours des images.</p>  <p>Copie papier fin Évite que l'encre ne transperce le papier fin lors de la copie.</p> 

Option	Description
	<p>Copie livre</p> <p>Corrige les bords sombres et les inclinaisons lors de la copie à partir de la vitre du scanner.</p> 
	<p>Cop. filigrane</p> <p>Place un texte comme filigrane dans votre document.</p> 
	<p>Enl couleur arrière-plan</p> <p>Permet de supprimer la couleur d'arrière-plan dans les copies. Le fond blanc devient plus visible, ce qui permet d'économiser de l'encre et d'améliorer la lisibilité de certaines copies.</p> 



- Vous pouvez enregistrer les réglages actuels en appuyant sur [Enr. comme racc.].
- Les fonctions Mode d'économie d'encre, Copie sur papier fin, Copie de livre et Copie avec filigrane sont prises en charge par la technologie de Reallusion, Inc.



### Renseignements connexes





- Copie
- Copier un document
- Remarque importante





## Utiliser les réglages préprogrammés de copie

**Modèles associés :** MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Vous pouvez utiliser divers réglages de copie en appuyant sur les boutons qui sont déjà préprogrammés sur l'appareil.

Appuyez sur ► pour accéder aux paramètres de copie prédéfinis.

Option	Description
LTR ⇒ LGR 	Agrandissez un document Lettre au format Registre.
Normal 	Pour copier avec la qualité normale.
R.ver (1⇒2) 	Sélectionnez une mise en page de copie recto verso parmi les options avant de démarrer la copie recto verso. La mise en page de votre document détermine la mise en page de copie recto verso que vous devriez sélectionner.
R.ver (2⇒2) (MFC-J5930DW) 	
2en1 (ID) 	Copiez les deux côtés de votre carte d'identité sur une seule page en conservant la taille originale de la carte.

Option	Description
<p>2en1</p> 	<p>Copiez deux pages sur une page.</p>
<p>Affich</p> 	<p>Divisez votre document en sections afin de les assembler dans une affiche.</p>
<p>Écon encre</p> 	<p>Réduisez la quantité d'encre utilisée pour les copies.</p>
<p>Livre</p> 	<p>Corrigez les bords sombres et les inclinaisons lorsque la copie d'un livre est réalisée à partir de la vitre du scanner.</p>



### Renseignements connexes

- Copie
- Copier un document
- Remarque importante

## Télécopieur

- [Envoyer une télécopie](#)
- [Recevoir une télécopie](#)
- [Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur](#)
- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
- [Rapports des télécopies](#)
- [PC-FAX](#)



## Envoyer une télécopie


- Envoyer une télécopie depuis votre appareil Brother
- Envoyer une télécopie recto verso depuis le chargeur automatique de documents
- Envoyer une télécopie manuellement
- Envoyer une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique
- Envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire (diffusion)
- Envoyer une télécopie en temps réel
- Envoyer une télécopie à une heure spécifiée (télécopie différée)
- Modifier le réglage de recomposition automatique de numéro de télécopieur
- Annuler une télécopie en cours
- Vérifier et annuler une télécopie en attente
- Options de télécopie

## Envoyer une télécopie depuis votre appareil Brother


>> MFC-J5330DW

>> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW


### MFC-J5330DW


1. Chargez votre document dans le chargeur automatique de documents ou placez-le sur la vitre du scanner.
2. Appuyez sur  [Fax].




Si [Aperç téléc] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

L'écran tactile affiche :




3. Entrez le numéro de télécopieur de l'une des manières suivantes :
  - Pavé numérique (composez le numéro de télécopieur manuellement.)  
Appuyez sur tous les chiffres du numéro à l'aide du pavé numérique.
  - [Recomp] (Permet de recomposer le dernier numéro appelé.)  
Appuyez sur [Recomp].
  - [Appel sortant] (Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels sortants.)  
Appuyez sur [Historique appels] > [Appel sortant].  
Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur [Appliquer].
  - [Hist Ident app.] (Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de la ligne appelante.)  
Appuyez sur [Historique appels] > [Hist Ident app.].  
Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur [Appliquer].
  - [Carnet d'adresses] (Permet de sélectionner un numéro dans le carnet d'adresses.)  
Appuyez sur [Carnet d'adresses].  
Effectuez l'une des actions suivantes :
    - Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur [Appliquer].
    - Appuyez sur , puis entrez la première lettre du nom et appuyez sur [OK]. Appuyez sur le nom à appeler. Si le nom comporte deux numéros, appuyez sur le numéro souhaité. Appuyez sur [Appliquer].



Si la recherche LDAP est disponible, le résultat s'affiche sur l'écran tactile avec .

4. Modifiez les paramètres de télécopie, si nécessaire.

Option	Description
Options	Appuyez sur  pour modifier les paramètres de télécopie pour la télécopie suivante seulement. Lorsque vous terminez, appuyez sur OK.
Indications de paramètres actuels	Appuyez sur la zone indiquée à l'écran pour modifier ces paramètres pour la télécopie suivante uniquement. <ul style="list-style-type: none"><li>• Taille vitre scanner</li><li>• Résolut téléc</li><li>• Contraste</li></ul> Lorsque vous terminez, appuyez sur OK.

5. Appuyez sur [Dém. fax].

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise le document et commence à l'envoyer.
- Si vous utilisez la vitre du scanner et que vous avez sélectionné [Noir] dans [Param. couleur], l'appareil commence à numériser la première page.  
Allez à l'étape suivante.
- Si vous utilisez la vitre du scanner et que vous avez sélectionné [Couleur] dans [Param. couleur], l'écran tactile vous demande si vous souhaitez envoyer une télécopie couleur.  
Appuyez sur [Oui Téléc coul.] pour confirmer. L'appareil se met à composer le numéro, puis envoie le document.


7. Lorsque le message [Page suivante?] s'affiche sur l'écran tactile, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur [Non] une fois que vous avez fini de numériser les pages. L'appareil se met à envoyer le document.
- Appuyez sur [Oui] pour numériser une autre page. Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur [OK]. L'appareil commence à numériser la page.


Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW


1. Chargez votre document dans le chargeur automatique de documents ou placez-le sur la vitre du scanner.


2. Appuyez sur  [Fax].




Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

L'écran tactile affiche :







3. Entrez le numéro de télécopieur de l'une des manières suivantes :
- Pavé numérique (composez le numéro de télécopieur manuellement.)  
Appuyez sur tous les chiffres du numéro à l'aide du pavé numérique.
  - [Recomp] (Permet de recomposer le dernier numéro appelé.)  
Appuyez sur [Historique appels] > [Recomp].
  - [Appel sortant] (Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels sortants.)  
Appuyez sur [Historique appels] > [Appel sortant].  
Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur [Appliquer].
  - [Hist Ident app.] (Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de la ligne appelante.)  
Appuyez sur [Historique appels] > [Hist Ident app.].  
Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur [Appliquer].
  - [Carnet d'adresses] (Permet de sélectionner un numéro dans le carnet d'adresses.)  
Appuyez sur [Carnet d'adresses].  
Effectuez l'une des actions suivantes :
    - Sélectionnez le numéro souhaité, puis appuyez sur [Appliquer].
    - Appuyez sur , puis entrez la première lettre du nom et appuyez sur [OK]. Appuyez sur le nom à appeler. Si le nom comporte deux numéros, appuyez sur le numéro souhaité. Appuyez sur [Appliquer].



Si la recherche LDAP est disponible, le résultat sera affiché sur l'écran tactile avec .

4. Modifiez les paramètres de télécopie, si nécessaire.

Option	Description
Options	Appuyez sur  pour modifier les paramètres de télécopie pour la télécopie suivante seulement. Lorsque vous terminez, appuyez sur OK.
Indications de paramètres actuels	Appuyez sur les icônes suivantes pour modifier ces paramètres pour la télécopie suivante uniquement : <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Taille vitre scanner</li> <li>•  Résolution tél</li> <li>•  Contraste</li> </ul>

Option	Description
	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  Télé. recto-verso (MFC-J5930DW)</li> </ul>

5. Appuyez sur [Dém. télécopie].

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise le document et commence à l'envoyer.
- Si vous utilisez la vitre du scanner et que vous avez sélectionné [Noir] dans [Réglage couleur], l'appareil commence à numériser la première page.

Allez à l'étape suivante.

- Si vous utilisez la vitre du scanner et que vous avez sélectionné [Couleur] dans [Réglage couleur], l'écran tactile vous demande si vous souhaitez envoyer une télécopie couleur.

Appuyez sur [Oui Téléc coul.] pour confirmer. L'appareil se met à composer le numéro, puis envoie le document.

7. Lorsque l'écran tactile affiche [Page suivante?], effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur [Non] lorsque vous avez terminé de numériser les pages. L'appareil commence l'envoi du document.
- Appuyez sur [Oui] pour numériser une autre page. Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur [OK]. L'appareil commence à numériser la page.

Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.




### Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)
- [Options de télécopie](#)

## Envoyer une télécopie recto verso depuis le chargeur automatique de documents

Modèles associés : MFC-J5930DW

Vous devez sélectionner un format de numérisation recto verso avant d'envoyer une télécopie recto verso. Sélectionnez le bord long ou le bord court, en fonction de la disposition de votre document.

1. Chargez votre document dans le chargeur automatique de documents.
2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

3. Appuyez sur [Options] > [Télec. recto-verso].
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si votre document est retourné du côté du bord long, appuyez sur l'option [Num. R.verso : Bord long].
  - Si votre document est retourné du côté du bord court, appuyez sur l'option [Num. R.verso : Bord court].
5. Appuyez sur [OK].
6. Composez le numéro de télécopieur.
7. Appuyez sur [Dém. télécopie].



### Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)


## Envoyer une télécopie manuellement

L'envoi manuel de télécopie permet d'entendre les tonalités de numérotation, de sonnerie et de réception d'une télécopie que vous envoyez.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu téléc] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

3. Appuyez sur [Crochet] et écoutez la tonalité de numérotation.
4. Composez le numéro de télécopieur.
5. Lorsque vous entendez les tonalités de télécopie, appuyez sur [Dém. fax].
  - Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur [Envoi].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

3. Appuyez sur [Crochet] et écoutez la tonalité de numérotation.
4. Composez le numéro de télécopieur.
5. Lorsque vous entendez les tonalités de télécopie, appuyez sur [Dém. télécopie].
  - Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur [Envoi].



### Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)


## Envoyer une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique

À la fin d'une conversation téléphonique, vous avez la possibilité d'envoyer une télécopie à votre correspondant avant de raccrocher.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Demandez à votre correspondant d'attendre la tonalité de télécopie (signaux sonores) et d'appuyer sur la touche Marche avant de raccrocher.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur  pour afficher le bouton [Dém téléc].
4. Appuyez sur [Dém téléc].
  - Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur [Envoi].
5. Raccrochez le combiné du téléphone externe.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Demandez à votre correspondant d'attendre la tonalité de télécopie (signaux sonores) et d'appuyer sur la touche Marche avant de raccrocher.
2. Chargez votre document.
3. Appuyez sur  pour afficher le bouton [Dém. télécopie].
4. Appuyez sur [Dém. télécopie].
  - Si vous utilisez la vitre du scanner, appuyez sur [Envoi].
5. Raccrochez le combiné du téléphone externe.

### Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)



## Envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire (diffusion)

Utilisez la fonction de diffusion pour envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur en même temps.

- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.
- Les numéros du carnet d'adresses doivent être mémorisés dans l'appareil avant leur utilisation dans une diffusion.
- Les numéros de groupe doivent également être mémorisés dans l'appareil pour pouvoir être utilisés dans une diffusion. Les numéros de groupe contiennent de nombreux numéros de carnet d'adresses mémorisés, de façon à faciliter la numérotation.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)


### MFC-J5330DW

Vous pouvez inclure dans une même diffusion des groupes, des numéros du carnet d'adresses et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.

Si vous n'avez pas utilisé de numéros du carnet d'adresses pour les groupes, vous pouvez diffuser des télécopies vers un maximum de 250 numéros différents.

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperç téléc] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].


3. Appuyez sur [Options] > [Télédiffusion].
4. Appuyez sur [Ajouter numéro].

Vous pouvez ajouter des numéros à la diffusion de différentes façons :

- Appuyez sur [Ajouter numéro] puis entrez un numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur [OK].



Si vous avez téléchargé Internet FAX :

Pour effectuer une télédiffusion en utilisant une adresse électronique, appuyez sur , saisissez l'adresse électronique et appuyez sur [OK].

- Appuyez sur [Ajouter depuis le carnet d'adresses]. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les numéros à ajouter à la diffusion. Cochez les cases en face des numéros à ajouter. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [Recher ds carnet adresses]. Entrez la première lettre du nom et appuyez sur [OK]. Appuyez sur le nom, puis sur le numéro à ajouter.

Répétez cette étape pour entrer des numéros de télécopieur supplémentaires.


5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Dém. fax].
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise le document et commence à l'envoyer.
  - Si vous utilisez la vitre du scanner, l'appareil commence à numériser la première page.

Lorsque le message [Page suivante?] s'affiche sur l'écran tactile, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur [Non] une fois que vous avez fini de numériser les pages. L'appareil se met à envoyer le document.
- Appuyez sur [Oui] pour numériser une autre page. Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur [OK]. L'appareil commence à numériser la page.

Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.




Si le message [Mémoire épuisée] apparaît, appuyez sur  ou [Quitter] pour annuler l'opération ou sur [Envoyer maintenant] pour envoyer les pages déjà numérisées.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Vous pouvez inclure dans une même diffusion des groupes, des numéros du carnet d'adresses et jusqu'à 50 numéros composés manuellement.

Si vous n'avez pas utilisé de numéros du carnet d'adresses pour les groupes, vous pouvez diffuser des télécopies vers un maximum de 250 numéros différents.

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].


3. Appuyez sur [Options] > [Télédiffusion].
4. Appuyez sur [Ajouter numéro].

Vous pouvez ajouter des numéros à la diffusion de différentes façons :

- Appuyez sur [Ajouter numéro] puis entrez un numéro de télécopie à l'aide du pavé numérique. Appuyez sur [OK].



Si vous avez téléchargé Internet FAX :

Pour effectuer une télédiffusion en utilisant une adresse électronique, appuyez sur , saisissez l'adresse électronique et appuyez sur [OK].

- Appuyez sur [Ajouter depuis le carnet d'adresses]. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les numéros que vous souhaitez ajouter à la diffusion. Cochez les cases en face des numéros à ajouter.  
Lorsque vous avez terminé, appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [Recher ds carnet adresses]. Entrez la première lettre du nom et appuyez sur [OK]. Appuyez sur le nom, puis sur le numéro à ajouter.

Répétez cette étape pour entrer des numéros de télécopieur supplémentaires.

5. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [Dém. télécopie].
7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous utilisez le chargeur automatique de documents, l'appareil numérise le document et commence à l'envoyer.
  - Si vous utilisez la vitre du scanner, l'appareil commence à numériser la première page.


Lorsque l'écran tactile affiche [Page suivante?], effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur [Non] lorsque vous avez terminé de numériser les pages. L'appareil commence l'envoi du document.
- Appuyez sur [Oui] pour numériser une autre page. Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur [OK]. L'appareil commence à numériser la page.

---

Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.



- La mémoire disponible de l'appareil varie selon le type des tâches enregistrées et les numéros utilisés pour la diffusion. Si vous effectuez une diffusion vers le nombre maximal de numéros disponibles, vous ne pouvez plus utiliser la fonction Multitâche ni la fonction Télécopie différée.
- Si le message [Mémoire épuisée] apparaît, appuyez sur  ou [Quitter] pour annuler l'opération ou sur [Envoyer maintenant] pour envoyer les pages déjà numérisées.



### Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)
- [Annuler une diffusion en cours](#)
- [Configurer des groupes en vue d'une diffusion](#)
- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)




## Annuler une diffusion en cours

Pendant la diffusion, vous pouvez annuler la télécopie en cours d'envoi ou la tâche de diffusion toute entière.




>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de démarrage.
2. Appuyez sur .
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour annuler la totalité de la diffusion, appuyez sur [Toute diffusion]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer ou sur [Non] pour quitter sans annuler.
  - Pour annuler le numéro actuel en cours de numérotation, appuyez sur le nom ou le numéro sur l'écran tactile. Appuyez sur [Oui] pour confirmer ou sur [Non] pour quitter sans annuler.
  - Pour quitter sans annuler, appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de démarrage.
2. Appuyez sur .
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour annuler la totalité de la diffusion, appuyez sur [Toute diffusion]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer ou sur [Non] pour quitter sans annuler.
  - Pour annuler le numéro actuel en cours de numérotation, appuyez sur le nom ou le numéro sur l'écran tactile. Appuyez sur [Oui] pour confirmer ou sur [Non] pour quitter sans annuler.
  - Pour quitter sans annuler, appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire \(diffusion\)](#)

## Envoyer une télécopie en temps réel

En règle générale, à chaque envoi d'une télécopie, l'appareil numérise le document et le met en mémoire avant de l'envoyer. Dès que la ligne téléphonique est libre, l'appareil commence à composer le numéro pour effectuer l'envoi. Si vous souhaitez transmettre un document important immédiatement sans attendre que l'appareil récupère le document numérisé depuis la mémoire, activez [TX Immédiat].


- Si vous envoyez une télécopie couleur ou si la mémoire de l'appareil est saturée et que vous envoyez une télécopie noir et blanc à partir du chargeur automatique de documents, l'appareil envoie le document en temps réel (même si la fonction [TX Immédiat] est réglée sur [Désactivé]).
- En mode Envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas si vous utilisez la vitre du scanner.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.

2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperç téléc] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

3. Appuyez sur [Options] > [TX Immédiat].

4. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).


5. Appuyez sur [OK].

6. Composez le numéro de télécopieur.

7. Appuyez sur [Dém. fax].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.

2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

3. Appuyez sur [Options] > [TX Immédiat].

4. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).

5. Appuyez sur [OK].

6. Composez le numéro de télécopieur.

7. Appuyez sur [Dém. télécopie].

### Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)

## Envoyer une télécopie à une heure spécifiée (télécopie différée)


Vous pouvez mémoriser sur l'appareil jusqu'à 50 télécopies à envoyer dans les vingt-quatre heures à venir.

Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperç téléc] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

3. Appuyez sur [Options] > [Envoi différé].
4. Appuyez sur [Envoi différé].
5. Appuyez sur [Activé].
6. Appuyez sur [Entr.heure].
7. À l'aide de l'écran tactile, saisissez l'heure souhaitée d'envoi de la télécopie. Appuyez sur [OK].




Le nombre de pages pouvant être numérisées et mémorisées varie en fonction de la quantité et du type de données.

8. Appuyez sur [OK].
9. Composez le numéro de télécopieur.
10. Appuyez sur [Dém. fax].
  - Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape suivante.
11. Lorsque le message [Page suivante?] s'affiche sur l'écran tactile, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur [Non] lorsque vous avez terminé de numériser les pages.
  - Appuyez sur [Oui] pour numériser une autre page. Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur [OK]. L'appareil commence à numériser la page.

Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

3. Appuyez sur [Options] > [Envoi différé].
4. Appuyez sur [Envoi différé].
5. Appuyez sur [Activé].
6. Appuyez sur [Entr.heure].
7. À l'aide de l'écran tactile, saisissez l'heure souhaitée d'envoi de la télécopie. Appuyez sur [OK].



---

Le nombre de pages pouvant être numérisées et mémorisées varie en fonction de la quantité et du type de données.

---

8. Appuyez sur [OK].
  9. Composez le numéro de télécopieur.
  10. Appuyez sur [Dém. télécopie].
    - Si vous utilisez la vitre du scanner, passez à l'étape suivante.
  11. Lorsque l'écran tactile affiche [Page suivante?], effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Appuyez sur [Non] lorsque vous avez terminé de numériser les pages.
    - Appuyez sur [Oui] pour numériser une autre page. Placez la page suivante sur la vitre du scanner et appuyez sur [OK]. L'appareil commence à numériser la page.
- Répétez cette étape pour chaque page supplémentaire.



### Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)
-

## Modifier le réglage de recomposition automatique de numéro de télécopieur



Si vous envoyez une télécopie automatiquement et que la ligne est occupée lorsque le réglage de recomposition automatique de numéro de télécopieur est défini sur [Activé], l'appareil recompile le numéro une fois toutes les cinq minutes.

Le réglage par défaut est [Activé].



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Recomp. Auto télécopie].
2. Appuyez sur [Activé] ou [Désactivé].
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Recomp. auto télécopie].
2. Appuyez sur [Activé] ou [Désactivé].
3. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)






## Annuler une télécopie en cours




>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de démarrage.
2. Appuyez sur  pour annuler une télécopie qui est déjà en cours.
3. Lorsque vous appuyez sur  alors que l'appareil est en cours de numérotation ou d'envoi, l'écran tactile affiche [Annuler tâche?]. Appuyez sur [Oui].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  pour revenir à l'écran de démarrage.
2. Appuyez sur  pour annuler une télécopie qui est déjà en cours.
3. Lorsque vous appuyez sur  alors que l'appareil est en cours de numérotation ou d'envoi, l'écran tactile affiche [Annuler tâche?]. Appuyez sur [Oui]

### Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)



## Vérifier et annuler une télécopie en attente

Suivez cette procédure pour afficher ou pour annuler les télécopies mémorisées sur l'appareil et en attente d'envoi. S'il n'y a pas de télécopies en mémoire, l'écran ACL indique [Auc trav attente]. Vous pouvez annuler une tâche de télécopie avant qu'elle ne soit envoyée.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Trav. en att.].
2. Effectuez la procédure suivante pour chaque tâche de télécopie à vérifier ou à annuler :
  - a. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les tâches en attente. Si nécessaire, appuyez sur la tâche à annuler.
  - b. Appuyez sur [OK].
  - c. Appuyez sur [Oui] pour confirmer ou sur [Non] pour quitter sans annuler.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Trav. en att.].
2. Effectuez la procédure suivante pour chaque tâche de télécopie à vérifier ou à annuler :
  - a. Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les tâches en attente. Si nécessaire, appuyez sur la tâche à annuler.
  - b. Appuyez sur [Annuler].
  - c. Appuyez sur [Oui] pour confirmer ou sur [Non] pour quitter sans annuler.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

## Options de télécopie

### MFC-J5330DW

Pour modifier les paramètres d'envoi de télécopie, appuyez sur le bouton [Options].

Option	Description
Résolut téléc	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes. Vous pouvez souvent améliorer la qualité d'une télécopie en changeant sa résolution.
Contraste	Permet d'ajuster le contraste. Si votre document est très pâle ou très foncé, vous pouvez améliorer la qualité de la télécopie en modifiant le contraste.
Taille vitre scanner	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.
Télédiffusion (noir et blanc uniquement)	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur en même temps.
Aperçu (noir et blanc uniquement)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Permet de visualiser une télécopie avant de l'envoyer.</li> <li>Vous ne pouvez pas envoyer une télécopie couleur lorsque la fonction Aperçu est réglée sur Activé.</li> </ul>
Param. couleur	<p>Permet de configurer si les télécopies sont envoyées en noir et blanc ou en couleur.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Les télécopies couleur ne peuvent pas être mémorisées dans l'appareil. Celui-ci les envoie immédiatement.</li> <li>Utilisez le chargeur automatique de documents pour envoyer des télécopies couleur de plusieurs pages.</li> <li>Vous ne pouvez pas envoyer une télécopie couleur lorsque la fonction Aperçu est réglée sur Activé.</li> </ul>
Envoi différé (noir et blanc uniquement)	Permet de régler l'heure à laquelle les télécopies différées doivent être envoyées.
Transm lot (noir et blanc uniquement)	Vous pouvez réaliser des économies en envoyant toutes les télécopies différées programmées pour la même heure et le même numéro de télécopieur sous la forme d'une seule télécopie, de manière à réduire le temps de transmission.
TX Immédiat	Permet d'envoyer une télécopie immédiatement, sans attendre que l'appareil récupère la numérisation dans sa mémoire.
Mode Outre-mer	Réglez l'option sur Activé si vous avez des difficultés à envoyer des télécopies à l'étranger.
Historique des appels	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des appels.
Carnet d'adr.	Permet de sélectionner un numéro dans le carnet d'adresses.
Fix nv param déf	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
Réinitial. usine	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.



Vous pouvez enregistrer les réglages actuels en appuyant sur [Enr. comme racc.].

Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Pour modifier les paramètres d'envoi de télécopie, appuyez sur le bouton [Options].

Option	Description
Résolution tél	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes. Vous pouvez souvent améliorer la qualité d'une télécopie en changeant sa résolution.
Télec. recto-verso (MFC-J5930DW)	Permet de configurer le format de numérisation recto verso.
Contraste	Permet d'ajuster le contraste. Si votre document est très pâle ou très foncé, vous pouvez améliorer la qualité de la télécopie en modifiant le contraste.
Taille vitre scanner	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.
Télédiffusion (noir et blanc uniquement)	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur en même temps.
Aperçu (noir et blanc uniquement)	Permet de visualiser une télécopie avant de l'envoyer.
Réglage couleur	Permet de configurer si les télécopies sont envoyées en noir et blanc ou en couleur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Les télécopies couleur ne peuvent pas être mémorisées dans l'appareil. Celui-ci les envoie immédiatement.</li> <li>• Utilisez le chargeur automatique de documents pour envoyer des télécopies couleur de plusieurs pages.</li> </ul>
Envoi différé (noir et blanc uniquement)	Permet de régler l'heure à laquelle les télécopies différées doivent être envoyées.
Transm lot (noir et blanc uniquement)	Vous pouvez réaliser des économies en envoyant toutes les télécopies différées programmées pour la même heure et le même numéro de télécopieur sous la forme d'une seule télécopie, de manière à réduire le temps de transmission.
TX Immédiat	Permet d'envoyer une télécopie immédiatement, sans attendre que l'appareil récupère la numérisation dans sa mémoire.
Mode International	Réglez l'option sur Activé si vous avez des difficultés à envoyer des télécopies à l'étranger.
Fix nv param déf	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
Réinitial. usine	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.



Vous pouvez enregistrer les réglages actuels en appuyant sur [Enr. comme racc.].

Il vous sera demandé si vous souhaitez en faire un raccourci à touche unique. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.



### Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie](#)
- [Envoyer une télécopie depuis votre appareil Brother](#)

## Recevoir une télécopie

- Réglages du mode de réception
- Aperçu de télécopie
- Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée
- Configurer l'horodatage de réception de télécopie
- Recevoir une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique
- Options de réception en mémoire
- Fonction de récupération à distance des télécopies

## Réglages du mode de réception

- Présentation des modes de réception
- Sélectionner le mode de réception adéquat
- Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde (Durée de sonnerie)
- Configurer la durée de la sonnerie F/T (pseudo sonnerie/sonnerie double)
- Configurer la réception facile

## Présentation des modes de réception

Certains modes de réception assurent une réponse automatique ([Fax seulement] et [Fax/Tél]). Vous pourriez souhaiter changer la durée de sonnerie avant d'utiliser ces modes.

### Fax seulement

Le mode [Fax seulement] répond automatiquement à chaque appel en tant que télécopie.

### Fax/Tél

Le mode [Fax/Tél] vous aide à gérer les appels entrants, en reconnaissant s'il s'agit de télécopies ou d'appels vocaux, et en les traitant de l'une des manières suivantes :

- Les télécopies sont reçues automatiquement.
- Les appels vocaux déclenchent la sonnerie F/T pour que vous répondiez à l'appel. La sonnerie F/T est une pseudo-sonnerie double émise par votre appareil.

### Manuel

Le mode [Manuel] désactive toutes les fonctions de réponse automatique (à moins que vous n'utilisiez la fonction Sonnerie spéciale).

Pour recevoir une télécopie en mode [Manuel], décrochez le combiné du téléphone externe ou appuyez sur le bouton Raccrocher. Lorsque vous entendez les tonalités du télécopieur (signaux sonores courts répétés), appuyez sur le bouton Marche, puis sélectionnez [Réception] pour recevoir une télécopie. Vous pouvez aussi utiliser la fonction Réception facile pour recevoir des télécopies en décrochant un combiné sur la même ligne que l'appareil.

### Répondeur externe

Le mode [Tél ext/rép] permet à un répondeur externe de gérer tous vos appels entrants.

Les appels entrants seront traités comme suit :

- Les télécopies sont reçues automatiquement.
- Les correspondants peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.



### Renseignements connexes

- [Réglages du mode de réception](#)
- [Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde \(Durée de sonnerie\)](#)
- [Configurer la durée de la sonnerie F/T \(pseudo sonnerie/sonnerie double\)](#)
- [Configurer la réception facile](#)
- [Connecter un répondeur externe REP](#)

## Sélectionner le mode de réception adéquat

Le mode de réception adéquat est déterminé par les appareils externes et les services téléphoniques d'abonné (messagerie vocale, sonnerie spéciale, etc.) que vous utiliserez sur la même ligne que l'appareil Brother.

### Comptez-vous utiliser un numéro à sonnerie spéciale pour la réception de télécopies? (États-Unis et Canada seulement)

Brother utilise l'expression « Sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques présentent ce service sous différents noms, tels que Custom Ringing, Personalized Ring, Sonnerie ado (Teen Ring), Sonnerie personnalisée (Ident-A-Ring), Appel personnalisé (Ident-A-Call), Data Ident-A-Call, Smart Ring, Télécopie SimpleBiz et Sonnerie de second numéro.

### Comptez-vous utiliser une messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Si vous utilisez la messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother, il est fort possible que la messagerie vocale et l'appareil Brother entrent en conflit lors de la réception d'appels entrants. Sélectionnez le mode manuel comme mode de réception.



Si vous ne souhaitez pas répondre manuellement à chaque appel pour déterminer s'il s'agit d'un appel vocal ou d'une télécopie, contactez votre opérateur téléphonique et demandez-lui des informations sur les services de sonnerie distincte.

### Comptez-vous utiliser un répondeur téléphonique sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Votre répondeur téléphonique externe répondra automatiquement à chaque appel. Les messages vocaux sont enregistrés sur le répondeur et les télécopies sont imprimées. Sélectionnez [Tél ext/rép] comme mode de réception.

### Comptez-vous utiliser votre appareil Brother sur une ligne dédiée aux télécopies?

L'appareil traitera automatiquement chaque appel reçu comme une télécopie. Sélectionnez [Fax seulement] comme mode de réception.

### Comptez-vous utiliser votre appareil Brother sur la même ligne que votre téléphone?

#### • Voulez-vous recevoir des appels vocaux et des télécopies automatiquement?

Sélectionnez le mode [Fax/Tél] lorsque votre appareil Brother et vos téléphones partagent la même ligne.

**Important :** Vous ne pouvez pas recevoir de messages vocaux sur votre messagerie vocale ou sur un répondeur si vous sélectionnez le mode [Fax/Tél].


#### • Vous pensez ne recevoir que très peu de télécopies?

Sélectionnez [Manuel] comme mode de réception. Vous contrôlez ainsi la ligne téléphonique et devez répondre vous-même à chaque appel.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)


## MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Mode réponse].




Si vous ne pouvez pas modifier l'option [Mode réponse], assurez-vous que la fonctionnalité de sonnerie spéciale est réglée sur [Désactivé].

2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Fax seulement], [Fax/Tél], [Tél ext/rép] ou [Manuel], puis appuyez sur l'option souhaitée.

3. Appuyez sur .




## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Mode Réception].



Si vous ne pouvez pas modifier l'option [Mode Réception], assurez-vous que la fonctionnalité de sonnerie spéciale est réglée sur [Désactivé].

2. Appuyez sur l'option [Fax seulement], [Fax/Tél], [Tél ext/rép] ou [Manuel].

3. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- Réglages du mode de réception
- Sonnerie spéciale
- Messagerie vocale
- Commandes de récupération à distance
- Enregistrer le type de sonnerie spéciale
- Désactiver la sonnerie spéciale
- Connecter un répondeur externe REP
- Problèmes de téléphone et de télécopieur

## Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde (Durée de sonnerie)


Lorsque quelqu'un appelle votre appareil, vous entendez la sonnerie normale du téléphone. Le nombre de sonneries est défini dans l'option de durée de sonnerie.

- Le réglage de la longueur de la sonnerie détermine le nombre de sonneries qu'émettra l'appareil avant que celui-ci réponde à l'appel en mode [Fax seulement] ou [Fax/Tél].
- Si des téléphones externes ou supplémentaires sont utilisés sur la même ligne que l'appareil, définissez le réglage de longueur de sonnerie sur [4].

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Long.Sonnerie].
2. Appuyez sur le nombre de sonneries souhaitées avant que l'appareil réponde.



Si vous sélectionnez [0], l'appareil répond immédiatement sans déclencher la sonnerie (seulement disponible dans certains pays).


3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Long.Sonnerie].
2. Appuyez sur le nombre de sonneries souhaitées avant que l'appareil réponde.



Si vous sélectionnez [0], l'appareil répond immédiatement sans déclencher la sonnerie (seulement disponible dans certains pays).

3. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Réglages du mode de réception](#)
- [Présentation des modes de réception](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Configurer la réception facile](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

## Configurer la durée de la sonnerie F/T (pseudo sonnerie/sonnerie double)



Lorsque vous réglez le mode de réception sur [Fax/Tél], si l'appel est une télécopie, votre appareil la reçoit automatiquement. Toutefois, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil laissera retentir la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double) pendant la durée que vous avez configurée dans l'option Durée de la sonnerie F/T. Lorsque vous entendez la sonnerie F/T, cela signifie qu'un appelant vocal est sur la ligne.

Comme la sonnerie F/T est un réglage spécifique à votre appareil Brother, les téléphones supplémentaires et externes ne sonnent pas; vous pouvez néanmoins répondre à l'appel de l'appareil sur n'importe quel téléphone.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)



### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Durée sonnerie F/T].
2. Appuyez pour sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil doit émettre une double sonnerie pour vous signaler l'arrivée d'un appel vocal.
3. Appuyez sur .



L'appareil continuera à sonner tout au long de la durée spécifiée même si l'appelant raccroche pendant que la pseudo-sonnerie double sonne.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Durée sonnerie F/T].
2. Appuyez pour sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil doit émettre une double sonnerie pour vous signaler l'arrivée d'un appel vocal.
3. Appuyez sur .



L'appareil continuera à sonner tout au long de la durée spécifiée même si l'appelant raccroche pendant que la pseudo-sonnerie double sonne.

### ✓ Renseignements connexes

- [Réglages du mode de réception](#)
- [Présentation des modes de réception](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)

## Configurer la réception facile

**Si le mode Réception facile est activé :** L'appareil peut recevoir une télécopie automatiquement même si vous répondez à l'appel. Lorsque le message indiquant que votre appareil est en train de recevoir une télécopie s'affiche sur l'écran ACL ou lorsque vous entendez un déclic sur la ligne téléphonique quand vous utilisez le combiné, raccrochez le combiné. L'appareil prend la relève.

**Si le mode Réception facile est désactivé :** Si vous êtes à proximité de l'appareil et que vous répondez en premier à un appel de télécopie en décrochant le combiné externe, appuyez sur le bouton Marche, puis sélectionnez [Réception] pour recevoir la télécopie. Si vous avez utilisé un téléphone supplémentaire pour répondre, appuyez sur \*51.





- Si la fonction Réception facile est réglée sur [Activé], mais que votre appareil n'établit pas la connexion pour prendre un appel de télécopie lorsque vous décrochez un combiné de téléphone externe ou supplémentaire, composez le code de réception de télécopie \*51.
- Si vous envoyez des télécopies à partir d'un ordinateur qui partage la ligne téléphonique avec l'appareil et que ce dernier intercepte vos télécopies, réglez la fonction Réception facile sur [Désactivé].



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Récep facile].
2. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Récep facile].
2. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).
3. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Réglages du mode de réception](#)
- [Présentation des modes de réception](#)
- [Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde \(Durée de sonnerie\)](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Utiliser des codes d'accès à distance](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

## Aperçu de télécopie

Utilisez la fonction d'aperçu de télécopie pour afficher les télécopies reçues sur l'écran ACL.

- [Activer la fonction de prévisualisation de télécopie](#)
- [Obtenir un aperçu des nouvelles télécopies](#)



## Activer la fonction de prévisualisation de télécopie

- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.
- Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, une copie de sauvegarde des télécopies reçues n'est pas imprimée pour les opérations de réadressage de télécopie, de réception PC-Fax et de transmission sur le nuage, même si vous réglez l'impression de sauvegarde sur [Activ].
- Bien que les télécopies imprimées affichent la date et l'heure de réception lorsque la fonction d'horodatage de réception de télécopie est activée, l'écran d'aperçu de télécopie n'affiche pas la date et l'heure de réception.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages].
2. Appuyez sur  [Aperç téléc].
3. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).

L'écran tactile affiche un message indiquant que les futures télécopies reçues ne seront pas imprimées.



4. Appuyez sur [Oui].
5. Appuyez sur .




Si des télécopies ont été mémorisées lorsque vous désactivez la fonction de prévisualisation de fax, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous ne souhaitez pas imprimer les télécopies mémorisées, appuyez sur [Continuer]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer. Vos télécopies seront supprimées.
- Pour imprimer toutes les télécopies mémorisées, appuyez sur [Impr ttes téléc avant suppr].
- Si vous ne souhaitez pas désactiver la fonction d'aperçu de télécopie, appuyez sur [Annuler].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param].
2. Appuyez sur  [Aperçu Télécop].
3. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).

L'écran tactile affiche un message indiquant que les futures télécopies reçues ne seront pas imprimées.

4. Appuyez sur [Oui].
5. Appuyez sur .



Si des télécopies ont été mémorisées lorsque vous désactivez la fonction d'aperçu de télécopie, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous ne souhaitez pas imprimer les télécopies mémorisées, appuyez sur [Continuer]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer. Vos télécopies seront supprimées.
- Pour imprimer toutes les télécopies mémorisées, appuyez sur [Impr ttes téléc avant suppr].
- Si vous ne souhaitez pas désactiver la fonction d'aperçu de télécopie, appuyez sur [Annuler].





## Renseignements connexes

- [Aperçu de télécopie](#)

## Obtenir un aperçu des nouvelles télécopies

Lors de la réception d'une télécopie, un message s'affiche sur l'écran ACL.

- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.


- Pour afficher une télécopie que vous avez déjà prévisualisée, appuyez sur  [Fax] et  [Télécopies reçues].

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  pour afficher les nouvelles télécopies.



2. La liste des télécopies inclut les anciennes télécopies ainsi que les nouvelles télécopies. Une marque bleue s'affiche en regard des nouvelles télécopies.

Appuyez sur la télécopie souhaitée.


















Si vous souhaitez imprimer ou supprimer toutes les télécopies de la liste, appuyez sur [Impr/Suppr].

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur [Imprimer tout (Nouvelles télécopies)] pour imprimer toutes les télécopies que vous n'avez pas encore visualisées.
- Appuyez sur [Imprimer tout (Anciennes télécopies)] pour imprimer toutes les télécopies que vous avez visualisées.
- Appuyez sur [Supprimer tout (nouveaux fax)] pour supprimer toutes les télécopies que vous n'avez pas encore visualisées.
- Appuyez sur [Suppr tout (anciens fax)] pour supprimer toutes les télécopies que vous avez visualisées.

3. Effectuez les opérations suivantes en appuyant sur les boutons affichés dans le tableau :

Bouton	Résultat
	Agrandir la télécopie.
	Réduire la télécopie.
 ou 	Faire défiler verticalement.
 ou 	Faire défiler horizontalement.
	Faire pivoter la télécopie dans le sens des aiguilles d'une montre.
	Supprimer la télécopie. Appuyez sur <b>Oui</b> pour confirmer.
	Revenir à la page précédente.
	Aller à la page suivante.
	Revenir à la liste des télécopies.

Marche


Imprimer la télécopie.

Si la télécopie ne comprend qu'une seule page, l'impression démarre. Un message s'affiche à l'écran tactile et vous demande si vous souhaitez supprimer la télécopie de la mémoire de l'appareil. Pour supprimer la télécopie, appuyez sur **Oui**. Pour conserver la télécopie dans la mémoire de l'appareil, appuyez sur **Non**.


Si la télécopie comprend plusieurs pages, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur **Imp toutes pages** pour imprimer le message entier. Un message s'affiche à l'écran tactile et vous demande si vous souhaitez supprimer la télécopie de la mémoire de l'appareil. Pour supprimer la télécopie, appuyez sur **Oui**. Pour conserver la télécopie dans la mémoire de l'appareil, appuyez sur **Non**.
- Appuyez sur **Imp page cour. seul.** pour imprimer uniquement la page affichée.
- Appuyez sur **Imp depuis pge actu.** pour imprimer de la page affichée jusqu'à la dernière page.

- S'il s'agit d'une télécopie volumineuse, son affichage peut demander un certain temps.
- L'écran tactile affiche le numéro actuel de la page ainsi que le nombre total de pages de la télécopie. Si la télécopie comprend plus de 99 pages, le nombre total de pages indiqué sera « XX ».

4. Appuyez sur .

1. Appuyez sur  pour afficher les nouvelles télécopies.



2. La liste des télécopies inclut les anciennes télécopies ainsi que les nouvelles télécopies. Une marque bleue s'affiche en regard des nouvelles télécopies.

Appuyez sur la télécopie souhaitée.














Si vous souhaitez imprimer ou supprimer toutes les télécopies de la liste, appuyez sur [Impr/Suppr].

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur [Impr tout (nouv téléc)] pour imprimer toutes les télécopies que vous n'avez pas encore visualisées.
- Appuyez sur [Imprimer tout (Anciennes fax)] pour imprimer toutes les télécopies que vous avez visualisées.
- Appuyez sur [Supprimer tout (nouveaux fax)] pour supprimer toutes les télécopies que vous n'avez pas encore visualisées.
- Appuyez sur [Supp tout (anciens fax)] pour supprimer toutes les télécopies que vous avez visualisées.

3. Effectuez les opérations suivantes en appuyant sur les boutons affichés dans le tableau :

Bouton	Résultat
	Agrandir la télécopie.
	Réduire la télécopie.

Bouton	Résultat
 ou 	Faire défiler verticalement.
 ou 	Faire défiler horizontalement.
	Faire pivoter la télécopie dans le sens des aiguilles d'une montre.
	Supprimer la télécopie. Appuyez sur <b>Oui</b> pour confirmer.
	Revenir à la page précédente.
	Aller à la page suivante.
	Revenir à la liste des télécopies.

Marche

Imprimer la télécopie.

Si la télécopie ne comprend qu'une seule page, l'impression démarre. L'écran tactile vous demande de supprimer la télécopie qui se trouve dans la mémoire. Pour supprimer la télécopie, appuyez sur **Oui**. Pour conserver la télécopie dans la mémoire, appuyez sur **Non**.

Si la télécopie comprend plusieurs pages, procédez de l'une des façons suivantes :

- Appuyez sur **Imp toutes pages** pour imprimer le message entier. L'écran tactile vous demande de supprimer la télécopie qui se trouve dans la mémoire. Pour supprimer la télécopie, appuyez sur **Oui**. Pour conserver la télécopie dans la mémoire, appuyez sur **Non**.
- Appuyez sur **Imp page cour. seul.** pour imprimer uniquement la page affichée.
- Appuyez sur **Imp depuis pge actu.** pour imprimer de la page affichée jusqu'à la dernière page.

- S'il s'agit d'une télécopie volumineuse, son affichage peut demander un certain temps.
- L'écran tactile affiche le numéro actuel de la page ainsi que le nombre total de pages de la télécopie. Si la télécopie comprend plus de 99 pages, le nombre total de pages indiqué sera « XX ».

4. Appuyez sur .



## Renseignements connexes

- [Aperçu de télécopie](#)



## Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée

Lorsque la fonction [Auto-réduction] est réglée sur [Activé], votre appareil Brother réduit toute page de télécopie entrante surdimensionnée en fonction de votre papier. L'appareil calcule le taux de réduction en se servant du format de page de la télécopie et de votre réglage Format du papier.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Auto-réduction].
2. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Réglage récep.] > [Auto-réduction].
2. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Recevoir une télécopie](#)
- [Paramètres du papier](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

## Configurer l'horodatage de réception de télécopie



Réglez l'appareil de manière à imprimer la date et l'heure de réception en haut de chaque page de télécopie entrante. Assurez-vous que la date et l'heure actuelles ont bien été réglées sur l'appareil.

Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Timbre Réc téléc].
2. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Réglage récep.] > [Horodatage tél].
2. Appuyez sur [Activé] (ou [Désactivé]).
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Recevoir une télécopie](#)

## Recevoir une télécopie à la fin d'une conversation téléphonique


Si vous parlez dans le téléphone connecté à votre appareil Brother et que votre correspondant parle également dans un téléphone connecté à un télécopieur, celui-ci peut vous envoyer une télécopie avant de raccrocher à la fin de la conversation.

- Le chargeur automatique de documents de votre appareil doit être vide.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Demandez à votre correspondant de charger la télécopie et d'appuyer sur la touche Marche ou Envoi.
2. Appuyez sur  pour afficher le bouton [Dém téléc].
3. Lorsque vous entendez les tonalités d'appel (CNG) (bips lents, répétés), appuyez sur [Dém téléc].
4. Appuyez sur [Réception] pour recevoir la télécopie.
5. Reposez le combiné externe.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Demandez à votre correspondant de charger la télécopie et d'appuyer sur la touche Marche ou Envoi.
2. Appuyez sur  pour afficher le bouton [Dém. télécopie].
3. Lorsque vous entendez les tonalités d'appel (CNG) (bips lents, répétés), appuyez sur [Dém. télécopie].
4. Appuyez sur [Réception] pour recevoir la télécopie.
5. Reposez le combiné externe.



### Renseignements connexes

- [Recevoir une télécopie](#)

## Options de réception en mémoire

Utilisez les options de réception en mémoire pour rediriger les télécopies entrantes lorsque vous n'êtes pas à proximité de l'appareil. Vous ne pouvez utiliser qu'une seule option de réception en mémoire à la fois.

La fonction de réception en mémoire peut être réglée sur :

- Réadressage de télécopie
- Téléavertissement (États-Unis et Canada seulement)
- Mémorisation de télécopie
- Réception PC-FAX
- Transférer vers le nuage

L'appareil transfère les télécopies reçues vers les services en ligne.

- Désactivé

Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

- [Faire suivre les télécopies entrantes à un autre appareil](#)
- [Configurer l'appareil de manière à composer un numéro de téléphone cellulaire ou téléavertisseur lors de la réception des télécopies](#)
- [Enregistrer les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil](#)
- [Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)
- [Modifier des options de réception dans la mémoire](#)
- [Désactiver la réception dans la mémoire](#)
- [Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil](#)
- [Activer la transmission des télécopies vers le nuage ou un courriel](#)

## Faire suivre les télécopies entrantes à un autre appareil


Utilisez la fonction de réadressage de télécopies pour faire suivre automatiquement vos télécopies entrantes vers un autre appareil.

Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Récept.mémoire].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [RE-TX Fax], puis appuyez dessus.
3. Entrez le numéro de réadressage de télécopie (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du pavé de numérotation. Appuyez sur [OK].




Utilisateurs d'I-Fax :

Pour transférer une télécopie vers une adresse électronique, appuyez sur , saisissez l'adresse électronique, puis appuyez sur [OK].


4. Appuyez sur [Imp sauve: Activ] ou [Imp sauve: Désact].



- Si vous sélectionnez [Imp sauve: Activ], l'appareil imprime les télécopies reçues sur votre appareil afin que vous disposiez d'une copie.
- Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, aucune copie de sauvegarde des télécopies reçues n'est imprimée, même si vous sélectionnez [Imp sauve: Activ].
- Si vous recevez une télécopie couleur, votre appareil imprime uniquement la télécopie couleur et ne la transmet pas au numéro de réadressage de télécopie que vous avez programmé.


5. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Réglage récep.] > [Récept.mémoire].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [RE-TX Fax], puis appuyez sur [RE-TX Fax].
3. Entrez le numéro de réadressage de télécopie (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du pavé de numérotation. Appuyez sur [OK].



Utilisateurs d'I-Fax :


Pour transférer une télécopie vers une adresse électronique, appuyez sur , saisissez l'adresse électronique, puis appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur [Imp sauve: Activ] ou [Imp sauve: Désact].





- Si vous sélectionnez [Imp sauve: Activ], l'appareil imprime les télécopies reçues sur votre appareil afin que vous disposiez d'une copie.
- Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, aucune copie de sauvegarde des télécopies reçues n'est imprimée, même si vous sélectionnez [Imp sauve: Activ].
- Si vous recevez une télécopie couleur, votre appareil imprime uniquement la télécopie couleur et ne la transmet pas au numéro de réadressage de télécopie que vous avez programmé.

5. Appuyez sur .



### **Renseignements connexes**

- [Options de réception en mémoire](#)

## Configurer l'appareil de manière à composer un numéro de téléphone cellulaire ou téléavertisseur lors de la réception des télécopies

Utilisez l'option de radiomessagerie si vous souhaitez que votre appareil compose un numéro de téléphone cellulaire ou téléavertisseur préprogrammé. Cette fonction active votre téléphone cellulaire ou téléavertisseur pour vous aviser de la réception d'une télécopie dans la mémoire de l'appareil.



- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.
- Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Si vous activez le téléappel, une copie de sauvegarde de la télécopie entrante est imprimée automatiquement. Vous ne pouvez pas modifier un numéro de téléavertisseur, un numéro de téléphone mobile ou un code NIP à distance.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Récept.mémoire].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Téléappel], puis appuyez dessus.
3. Entrez le numéro de téléphone mobile ou de téléavertisseur (maximum 18 chiffres) à l'aide du pavé numérique. Entrez # #.  
Appuyez sur [OK].  
Par exemple : appuyez sur 18005551234##.  
N'incluez pas l'indicatif régional s'il est identique à celui de votre appareil.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous programmez un numéro de téléphone mobile et qu'il n'est pas nécessaire d'entrer un code NIP sur votre téléphone mobile, appuyez sur [OK].
  - Si vous programmez un numéro de téléavertisseur et que votre téléavertisseur a besoin d'un code NIP, entrez le code NIP, appuyez sur #, appuyez sur [Pause], puis entrez votre numéro de télécopieur suivi de # # (par exemple : appuyez sur 12345 # [Pause] 18005556789 ##).  
Appuyez sur [OK].
  - Si vous n'avez pas besoin d'un code NIP, appuyez sur [Pause], puis entrez votre numéro de télécopieur suivi de # # (par exemple : appuyez sur [Pause] 18005556789 ##).  
Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Réglage récep.] > [Récept.mémoire].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Téléappel], puis appuyez dessus.
3. Entrez le numéro de téléphone mobile ou de téléavertisseur (maximum 18 chiffres) à l'aide du pavé numérique. Entrez # #.  
Appuyez sur [OK].  
Par exemple : appuyez sur 18005551234##.

---

N'incluez pas l'indicatif régional s'il est identique à celui de votre appareil.


4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous programmez un numéro de téléphone mobile et qu'il n'est pas nécessaire d'entrer un code NIP sur votre téléphone mobile, appuyez sur [OK].
- Si vous programmez un numéro de téléavertisseur et que votre téléavertisseur a besoin d'un code NIP, entrez le code NIP, appuyez sur #, appuyez sur [Pause], puis entrez votre numéro de télécopieur suivi de # # (par exemple : appuyez sur 12345 # [Pause] 18005556789 ##).

Appuyez sur [OK].

- Si vous n'avez pas besoin d'un code NIP, appuyez sur [Pause], puis entrez votre numéro de télécopieur suivi de # # (par exemple : appuyez sur [Pause] 18005556789 ##).

Appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Options de réception en mémoire](#)
  - [Commandes de récupération à distance](#)
-

## Enregistrer les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil



Utilisez la fonction de mémorisation de télécopie pour enregistrer les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez utiliser les commandes de récupération à distance pour récupérer des télécopies mémorisées à partir de votre télécopieur lorsque vous êtes à un autre endroit. L'appareil imprime une copie de sauvegarde de chaque télécopie mémorisée.

- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Récept.mémoire].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Mémoriser fax], puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Réglage récep.] > [Récept.mémoire].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Mémoriser fax], puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Options de réception en mémoire](#)
- [Faire suivre les télécopies à distance](#)
- [Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil](#)
- [Commandes de récupération à distance](#)

## Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur (Windows uniquement)

Activez la fonction Réception PC-Fax, enregistrez automatiquement des télécopies entrantes dans la mémoire de votre appareil, puis envoyez-les vers votre ordinateur. Utilisez votre ordinateur pour afficher et enregistrer ces télécopies.


- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc. Lorsque vous recevez une télécopie couleur, votre appareil l'imprime localement mais ne l'envoie pas à l'ordinateur.
- Avant de pouvoir configurer la fonction Réception PC-Fax, vous devez installer les logiciels et les pilotes Brother sur l'ordinateur. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté et allumé. Le logiciel de réception PC-FAX doit être en cours d'exécution sur votre ordinateur.

Même si l'ordinateur est éteint, votre appareil continue à recevoir et à stocker vos télécopies en mémoire. Lorsque vous allumez l'ordinateur, l'appareil transfère automatiquement les télécopies sur votre ordinateur si le logiciel Réception PC-Fax est activé.

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Récept PC FAX].
2. Appuyez sur [Activé].  
L'écran tactile affiche le message [Lancer le logiciel de réception de PC-Fax sur l'ordinateur.]
3. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [<USB>] ou appuyez sur le nom de l'ordinateur qui doit recevoir les télécopies si vous êtes sur un réseau. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Imp sauve: Activ] ou [Imp sauve: Désact].




Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, aucune copie de sauvegarde des télécopies reçues n'est imprimée, même si vous sélectionnez [Imp sauve: Activ].

6. Appuyez sur .

Pour modifier l'ordinateur de destination, répétez ces étapes.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Réglage récep.] > [Récept PC FAX].
2. Appuyez sur [Activé].  
L'écran tactile affiche le message [Lancez le logiciel de réception de PC-Fax sur l'ordinateur.]
3. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [<USB>] ou appuyez sur le nom de l'ordinateur qui doit recevoir les télécopies si vous êtes sur un réseau. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur [Imp sauve: Activ] ou [Imp sauve: Désact].



Lorsque la fonction d'aperçu de télécopie est activée, aucune copie de sauvegarde des télécopies reçues n'est imprimée, même si vous sélectionnez [Imp sauve: Activ].

---

6. Appuyez sur .

Pour modifier l'ordinateur de destination, répétez ces étapes.



### **Renseignements connexes**

- [Options de réception en mémoire](#)
  - [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)
  - [Transférer des télécopies sur votre ordinateur](#)
  - [Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX \(Windows\)](#)
-

## Modifier des options de réception dans la mémoire

Si des télécopies se trouvent dans la mémoire de votre appareil lorsque vous modifiez l'option de réception en mémoire, l'écran ACL affiche l'une des questions suivantes :

>> MFC-J5330DW

>> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

### MFC-J5330DW

- **Si les télécopies reçues ont déjà été imprimées, l'écran tactile affiche [Supprimer toutes les télécopies?]**
  - Si vous appuyez sur [Oui], les télécopies en mémoire sont effacées avant la modification du réglage.
  - Si vous appuyez sur [Non], les télécopies en mémoire ne sont pas effacées et le mode reste inchangé.
- **Si des télécopies non imprimées sont dans la mémoire de l'appareil, l'écran tactile affiche [Imprimer toutes les télécopies?]**
  - Si vous appuyez sur [Oui], les télécopies en mémoire sont imprimées avant la modification du réglage.
  - Si vous appuyez sur [Non], les télécopies en mémoire ne sont pas imprimées et le mode reste inchangé.
- Si les télécopies reçues restent dans la mémoire de l'appareil photo lorsque vous passez à [Récept PC FAX] depuis une autre option ([RE-TX Fax], [Téléappel] (États-Unis et Canada seulement), [Transférer vers nuage], ou [Mémoriser fax]), appuyez sur [<USB>] ou sur le nom de l'ordinateur si vous êtes sur un réseau, puis appuyez sur [OK]. Vous serez invité à confirmer si vous voulez activer l'impression de sauvegarde.

L'écran tactile affiche :

[Envoy Fax au PC?]

- Si vous appuyez sur [Oui], les télécopies en mémoire seront envoyées à votre ordinateur avant la modification du paramètre.
- Si vous appuyez sur [Non], les télécopies en mémoire ne sont pas effacées et le mode reste inchangé.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

- **Si les télécopies reçues ont déjà été imprimées, l'écran tactile affiche [Supprimer toutes les télécopies?]**
  - Si vous appuyez sur [Oui], les télécopies en mémoire sont effacées avant la modification du réglage.
  - Si vous appuyez sur [Non], les télécopies en mémoire ne sont pas effacées et le mode reste inchangé.
- **Si des télécopies non imprimées sont dans la mémoire de l'appareil, l'écran tactile affiche [Imprimer toutes les télécopies?]**
  - Si vous appuyez sur [Oui], les télécopies en mémoire sont imprimées avant la modification du réglage.
  - Si vous appuyez sur [Non], les télécopies en mémoire ne sont pas imprimées et le mode reste inchangé.
- Si les télécopies reçues restent dans la mémoire de l'appareil photo lorsque vous passez à [Récept PC FAX] depuis une autre option ([RE-TX Fax], [Téléappel] (États-Unis et Canada seulement), [Transférer vers nuage], ou [Mémoriser fax]), appuyez sur [<USB>] ou sur le nom de l'ordinateur si vous êtes sur un réseau, puis appuyez sur [OK]. Vous serez invité à confirmer si vous voulez activer l'impression de sauvegarde.

L'écran tactile affiche :

[Envoy Fax au PC?]

- Si vous appuyez sur [Oui], les télécopies en mémoire seront envoyées à votre ordinateur avant la modification du paramètre.
- Si vous appuyez sur [Non], les télécopies en mémoire ne sont pas effacées et le mode reste inchangé.



## Renseignements connexes

- Options de réception en mémoire
- Désactiver la réception dans la mémoire




## Désactiver la réception dans la mémoire

Désactivez la réception dans la mémoire si vous ne souhaitez pas que l'appareil enregistre ou transfère les télécopies entrantes.

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Récept.mémoire].
2. Appuyez sur [Désactivé].



L'écran tactile affiche [Imprimer toutes les télécopies?] ou [Supprimer toutes les télécopies?] s'il reste des télécopies reçues dans la mémoire de l'appareil.


3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Réglage récep.] > [Récept.mémoire].
2. Appuyez sur [Désactivé].



L'écran tactile affiche [Imprimer toutes les télécopies?] ou [Supprimer toutes les télécopies?] s'il reste des télécopies reçues dans la mémoire de l'appareil.

3. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Options de réception en mémoire](#)
- [Modifier des options de réception dans la mémoire](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

## Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil


- Cette fonction est seulement disponible pour les télécopies noir et blanc.
- Une fois imprimée, la télécopie est effacée de la mémoire de l'appareil.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

Si vous sélectionnez [Téléappel] (États-Unis et Canada seulement) ou [Mémoriser fax], vous pouvez imprimer toutes les télécopies depuis la mémoire.

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Impr. Document].




Vous pouvez également imprimer les télécopies à partir de la mémoire en appuyant sur [Télécop. enr.] sur l'écran tactile.

2. Appuyez sur [Oui].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Si vous sélectionnez [Téléappel] (États-Unis et Canada seulement) ou [Mémoriser fax], vous pouvez imprimer toutes les télécopies depuis la mémoire.

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Impr. Document].



Vous pouvez également imprimer les télécopies à partir de la mémoire en appuyant sur [Télécop. enr.] sur l'écran tactile.

2. Appuyez sur [Oui].



### Renseignements connexes

- [Options de réception en mémoire](#)
- [Enregistrer les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

## Fonction de récupération à distance des télécopies

Vous pouvez utiliser la fonction de récupération à distance pour appeler votre appareil depuis n'importe quel téléphone à clavier ou télécopieur, puis utiliser un code et des commandes d'accès à distance pour récupérer des télécopies.

- [Configurer un code d'accès à distance](#)
- [Utiliser votre code d'accès à distance](#)
- [Commandes de récupération à distance](#)
- [Faire suivre les télécopies à distance](#)
- [Modifier le numéro de réadressage de télécopie](#)


## Configurer un code d'accès à distance

Configurez un code d'accès à distance pour accéder à votre appareil Brother et contrôler celui-ci même lorsque vous êtes à un endroit éloigné.

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)


### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Accès à dist].
2. Entrez un code à trois chiffres en utilisant les chiffres [0] à [9], [\*] ou [#] à l'aide du pavé numérique (le caractère prédéfini « \* » ne peut pas être modifié).


Appuyez sur [OK].



- N'utilisez PAS le même code que pour votre code de réception de télécopie (\*51) ou le code de réponse de téléphone (#51).
- Pour supprimer votre code, exercez une pression prolongée sur  pour rétablir le réglage inactif (- - - \*), puis appuyez sur [OK].


3. Appuyez sur .


### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Accès à dist].
2. Entrez un code à trois chiffres en utilisant les chiffres [0] à [9], [\*] ou [#] à l'aide du pavé numérique (le caractère prédéfini « \* » ne peut pas être modifié).

Appuyez sur [OK].



- N'utilisez PAS le même code que pour votre code de réception de télécopie (\*51) ou le code de réponse de téléphone (#51).
- Pour supprimer votre code, exercez une pression prolongée sur  pour rétablir le réglage inactif (--- \*), puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Fonction de récupération à distance des télécopies](#)
- [Utiliser votre code d'accès à distance](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Utiliser des codes d'accès à distance](#)

## Utiliser votre code d'accès à distance

1. Lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre appareil Brother, composez le numéro de votre télécopieur depuis un téléphone à clavier ou un télécopieur.
2. Lorsque votre appareil répond, entrez immédiatement votre code d'accès à distance à trois chiffres, suivi de \*.
3. L'appareil Brother signale s'il a reçu des télécopies :
  - Un bip long : l'appareil a reçu au moins une télécopie
  - Pas de bip : l'appareil n'a pas reçu de télécopie
4. Lorsque l'appareil émet deux bips courts, entrez une commande.
  - L'appareil raccroche si vous attendez plus de 30 secondes pour entrer une commande.
  - L'appareil émet trois bips si vous entrez une commande incorrecte.
5. Une fois que vous avez terminé, appuyez sur 9, puis appuyez sur 0 pour désactiver l'appareil.
6. Raccrochez.



- Si votre appareil est en mode [Manuel] et que vous voulez utiliser la fonction de récupération à distance, attendez environ 100 secondes après que le numéro de télécopieur a commencé à sonner, puis entrez votre code d'accès à distance dans les 30 secondes.
- Il se peut que cette fonction ne soit pas disponible dans certains pays ou ne soit pas prise en charge par votre opérateur téléphonique local.



### Renseignements connexes

- [Fonction de récupération à distance des télécopies](#)
- [Configurer un code d'accès à distance](#)

## Commandes de récupération à distance

Vous pouvez utiliser les commandes à distance décrites dans ce tableau pour accéder aux commandes et options de télécopie lorsque vous n'êtes pas à proximité de votre appareil Brother. Lorsque vous appelez l'appareil et que vous entrez votre code d'accès à distance (trois chiffres suivis de \*), le système émet deux bips courts. Vous devez alors entrer une commande à distance (colonne 1) suivie de l'une des options (colonne 2) de cette commande.

Commande à distance	Options	Fonctionnement
95	<b>Modifier les réglages, Réadressage de télécopie, Téléappel ou Mémorisation de télécopie</b>	
	1 Désactivé	Vous pouvez sélectionner <i>Désactivé</i> après avoir récupéré ou effacé tous vos messages.
	2 Réadressage de télécopie	Un bip long indique que la modification est acceptée. Trois bips courts signalent que vous ne pouvez pas apporter de modification parce qu'il manque un paramètre (par exemple, un numéro de réadressage ou de téléavertissement n'a pas été enregistré). Vous pouvez enregistrer votre numéro de réadressage de télécopie en entrant 4. Le réadressage de télécopie fonctionnera une fois le numéro enregistré.
	3 Téléavertissement (États-Unis et Canada seulement)	
	4 Numéro de réadressage de télécopie	
6 Mémorisation de télécopie		
96	<b>Récupération d'une télécopie</b>	
	2 Récupération de toutes les télécopies	Saisissez le numéro d'un télécopieur distant qui doit recevoir les télécopies en mémoire.
	3 Effacement des télécopies de la mémoire	Un bip long indique que des télécopies ont été effacées de la mémoire.
97	<b>Vérification de l'état de réception</b>	
	1 Télécopie	Vous pouvez vérifier si l'appareil a reçu une ou plusieurs télécopies. Si c'est le cas, vous entendrez un bip long. Dans le cas contraire, vous entendrez trois bips courts.
98	<b>Modification du mode de réception</b>	
	1 Répondeur externe	Un bip long indique que la modification a été acceptée.
	2 Fax/Tél	
	3 Fax seulement	
90	<b>Sortie</b>	Appuyez sur <b>9 0</b> pour arrêter la récupération à distance. Attendez le bip long, puis raccrochez.



### Renseignements connexes

- [Fonction de récupération à distance des télécopies](#)
- [Modifier le numéro de réadressage de télécopie](#)
- [Configurer l'appareil de manière à composer un numéro de téléphone cellulaire ou téléavertisseur lors de la réception des télécopies](#)
- [Enregistrer les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil](#)
- [Faire suivre les télécopies à distance](#)
- [Sélectionner le mode de réception adéquat](#)

## Faire suivre les télécopies à distance

Appelez votre appareil Brother à partir de n'importe quel télécopieur ou téléphone à clavier pour faire suivre les télécopies entrantes à un autre appareil.

- Avant d'utiliser cette fonction, vous devez activer le mode Mémoire de télécopie, Téléappel (États-Unis et Canada seulement) ou Aperçu de télécopie.

1. Composez votre numéro de télécopieur.
2. Lorsque votre appareil répond, entrez votre code d'accès à distance (trois chiffres suivis de \*). Un bip long indique que vous avez reçu des messages.
3. Lorsque vous entendez deux bips courts, appuyez sur 9 6 2.
4. Attendez le bip long, puis utilisez le pavé numérique pour composer le numéro du télécopieur distant (maximum 20 chiffres) où envoyer vos télécopies, suivi de ##.



Vous ne pouvez pas utiliser \* et # comme numéros de composition, mais vous pouvez appuyer sur # pour insérer une pause dans le numéro de télécopieur.

5. Raccrochez après avoir entendu un bip long. Votre appareil Brother transfère toutes les télécopies entrantes vers le numéro de télécopieur que vous avez saisi. L'autre télécopieur imprimera alors vos télécopies.



### Renseignements connexes

- [Fonction de récupération à distance des télécopies](#)
- [Enregistrer les télécopies entrantes dans la mémoire de l'appareil](#)
- [Commandes de récupération à distance](#)

## Modifier le numéro de réadressage de télécopie

1. Composez votre numéro de télécopieur.
2. Lorsque votre appareil répond, entrez votre code d'accès à distance (trois chiffres suivis de \*). Un bip long indique que vous avez reçu des messages.
3. Lorsque vous entendez deux bips courts, appuyez sur 9 5 4.
4. Attendez le bip long, entrez le nouveau numéro (maximum 20 chiffres) du télécopieur distant vers lequel vous voulez réadresser vos télécopies à l'aide du pavé de numérotation, puis entrez ##.



Vous ne pouvez pas utiliser \* et # comme numéros de composition, mais vous pouvez appuyer sur # pour insérer une pause dans le numéro de télécopieur.

5. Quand vous avez terminé, appuyez sur 9 0 pour mettre fin à l'accès à distance.
6. Raccrochez après avoir entendu un bip long.



### Renseignements connexes

- [Fonction de récupération à distance des télécopies](#)
- [Commandes de récupération à distance](#)



## Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur

- [Opérations vocales](#)
- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)
- [Configurer des groupes en vue d'une diffusion](#)
- [Composer des codes d'accès et des numéros de carte de crédit](#)

## Opérations vocales

- Émission de signaux de type tonalité
- Répondre à un appel vocal en mode de réception Fax/Tél
- Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales

## Émission de signaux de type tonalité


Si vous utilisez un service de numérotation par impulsions, mais que vous devez émettre des signaux de type tonalité (par exemple pour les opérations bancaires par téléphone), suivez la procédure ci-après. Si vous disposez d'un service de numérotation par tonalités, vous n'avez pas besoin de cette option pour émettre des signaux de type tonalité.

Cette fonction est uniquement disponible au Canada.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Fax].




Si [Aperç téléc] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

2. Appuyez sur [Crochet].
3. Appuyez sur # sur le panneau tactile de l'appareil. Tous les chiffres composés ultérieurement émettront des signaux de type tonalité.

Lorsque votre appel est terminé, l'appareil revient au mode de numérotation à impulsions.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Fax].



Si [Aperçu Télécop] est réglé sur [Activé], appuyez sur  [Fax] > [Envoi de télécopies].

2. Appuyez sur [Crochet].
3. Appuyez sur # sur le panneau tactile de l'appareil. Tous les chiffres composés ultérieurement émettront des signaux de type tonalité.

Lorsque votre appel est terminé, l'appareil revient au mode de numérotation à impulsions.

### ✓ Renseignements connexes

- [Opérations vocales](#)

## Répondre à un appel vocal en mode de réception Fax/Tél

Lorsque l'appareil est en mode Fax/Tél, il émet la sonnerie du télécopieur/téléphone (pseudo-sonnerie double) pour vous inviter à répondre à un appel vocal.

Si vous vous trouvez devant l'appareil, décrochez le combiné du téléphone externe, puis appuyez sur le bouton [Décrocher] pour répondre.

Si vous êtes à un téléphone supplémentaire, décrochez le combiné durant la pseudo sonnerie/double sonnerie puis appuyez sur #51 entre les pseudo sonneries/doubles sonneries. Si personne ne répond, ou si quelqu'un veut vous envoyer une télécopie, renvoyez l'appel au télécopieur en appuyant sur \*51.



### Renseignements connexes

- [Opérations vocales](#)
-

## Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales

- Lignes téléphoniques de substitution
- Système de téléphone à deux lignes
- Convertir une prise téléphonique murale
- Installation de l'appareil Brother, d'un répondeur externe à deux lignes et d'un téléphone à deux lignes

## Lignes téléphoniques de substitution

Un système téléphonique de substitution est un groupe de deux ou plusieurs lignes téléphoniques distinctes capable de transmettre l'appel entrant à une autre ligne si la première est occupée.

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Les appels sont normalement transmis de façon descendante à la prochaine ligne téléphonique qui n'est pas occupée, dans un ordre préétabli.

Votre appareil peut fonctionner dans un système de substitution uniquement s'il possède le dernier numéro de la séquence, afin qu'il soit impossible de transmettre l'appel à une ligne inférieure. Ne configurez pas l'appareil sur le numéro d'une autre ligne; si les autres lignes étaient occupées et qu'un deuxième appel de télécopieur était reçu, ce dernier serait transféré vers une ligne ne servant pas à connecter un télécopieur. **Pour optimiser le fonctionnement de votre appareil, connectez-le à une ligne dédiée.**



### Renseignements connexes

- [Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales](#)

## Systeme de telephone à deux lignes

Un système téléphonique à deux lignes consiste simplement en deux numéros de téléphone distincts qui partagent la même prise murale.

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Les deux numéros peuvent posséder chacun leur propre prise téléphonique (RJ11) ou être combinés sur une seule prise (RJ14). Votre appareil, quant à lui, doit être branché sur une prise téléphonique RJ11. Il se peut que les prises RJ11 et RJ14 aient une taille et un aspect identiques et qu'elles soient toutes les deux pourvues de quatre fils (noir, rouge, vert, jaune). Pour savoir de quelle prise il s'agit, branchez un téléphone à deux lignes sur l'une d'elles et vérifiez s'il est possible d'accéder à l'une et à l'autre des deux lignes. Si c'est le cas, vous devez séparer la ligne pour votre appareil.



### Renseignements connexes

- [Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales](#)


## Convertir une prise téléphonique murale

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Il existe trois méthodes de conversion en prise RJ11. Les deux premières méthodes peuvent nécessiter l'intervention de votre opérateur téléphonique. Vous pouvez transformer une prise murale RJ14 unique en double prise murale RJ11. Vous pouvez également faire poser une prise murale de type RJ11 et y associer un des numéros de téléphone.

La troisième méthode est la plus simple : achetez un adaptateur triplex. Vous pouvez brancher un adaptateur triplex sur une prise RJ14. L'adaptateur triplex sépare les fils en trois prises distinctes : deux prises de type RJ11 (ligne 1, ligne 2) et une prise de type RJ14 (lignes 1 et 2). Si votre appareil est relié à la ligne 1, branchez-le sur la prise L1 de l'adaptateur triplex. Si votre appareil est sur la ligne 2, branchez-le sur la prise L2 de l'adaptateur triplex.

### Adaptateur triplex



### Renseignements connexes

- [Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales](#)




## Installation de l'appareil Brother, d'un répondeur externe à deux lignes et d'un téléphone à deux lignes

Lorsque vous installez un répondeur téléphonique externe à deux lignes et un téléphone à deux lignes, veillez à ce que votre appareil soit relié à une ligne isolée sur la prise murale et sur le répondeur.

- Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.
- La connexion la plus courante, dont vous trouverez la description ci-dessous, est de raccorder l'appareil à la ligne 2. Le panneau arrière du répondeur à deux lignes doit être doté de deux prises téléphoniques : l'une repérée L1 ou L1/L2, et l'autre L2. Vous devez avoir au moins trois cordons téléphoniques : le cordon livré avec votre appareil et deux autres cordons pour votre répondeur externe à deux lignes. Si vous ajoutez un téléphone à deux lignes, il vous faudra un quatrième cordon.

1. Placez le répondeur à deux lignes et le téléphone à deux lignes à côté de votre appareil.
2. Branchez une extrémité du cordon téléphonique de votre appareil dans la prise L2 de l'adaptateur triplex. Branchez l'autre extrémité dans la prise LINE de l'appareil.
3. Branchez une extrémité du premier cordon téléphonique du répondeur dans la prise L1 de l'adaptateur triplex. Branchez l'autre extrémité sur la prise L1 ou L1/L2 du répondeur à deux lignes.
4. Branchez une extrémité du second cordon téléphonique du répondeur sur la prise L2 du répondeur à deux lignes. Branchez l'autre extrémité dans la prise EXT de l'appareil.



- a. Adaptateur triplex
- b. Téléphone à deux lignes
- c. Répondeur externe à deux lignes
- d. Appareil

Vous pouvez garder les téléphones à deux lignes branchés sur les autres prises murales comme d'habitude. Il existe des méthodes pour ajouter un téléphone à deux lignes à la prise murale de l'appareil. Vous pouvez brancher le cordon téléphonique du téléphone à deux lignes sur la prise L1+L2 de l'adaptateur triplex. Vous pouvez aussi brancher le téléphone à deux lignes sur la prise TEL du répondeur à deux lignes.

### ✓ Renseignements connexes

- [Considérations à propos des lignes téléphoniques spéciales](#)

## **Enregistrement de numéros de télécopieur**


- Mémoriser des numéros de carnet d'adresses
- Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir des appels sortants
- Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique d'identification de l'appelant
- Modifier ou supprimer des noms ou des numéros de carnet d'adresses

## Mémoriser des numéros de carnet d'adresses


>> MFC-J5330DW

>> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW


### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses].
2. Procédez comme suit :
  - a. Appuyez sur [Modifier] > [Aj nouv adresse] > [Nom].
  - b. Entrez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - c. Appuyez sur [Adresse 1].
  - d. Entrez le premier numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].




- Appuyez sur [Pause] pour insérer une pause entre des numéros. Vous pouvez appuyer sur [Pause] autant de fois que nécessaire pour augmenter la durée de la pause.
- Si vous avez téléchargé Internet FAX :  
Pour mémoriser une adresse électronique à utiliser avec le programme Internet Fax ou le serveur Numérisation vers courriel, appuyez sur  et entrez l'adresse électronique, puis appuyez sur [OK].


- e. Pour mémoriser le second numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 2]. Entrez le second numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - f. Appuyez sur [OK] pour confirmer.
- Pour mémoriser un autre numéro du carnet d'adresses, répétez ces étapes.

3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses].
2. Procédez comme suit :
  - a. Appuyez sur [Modifier] > [Aj nouvel. adresse] > [Nom].
  - b. Entrez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - c. Appuyez sur [Adresse 1].
  - d. Entrez le premier numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].




- Appuyez sur [Pause] pour insérer une pause entre des numéros. Vous pouvez appuyer sur [Pause] autant de fois que nécessaire pour augmenter la durée de la pause.
- Si vous avez téléchargé Internet FAX :  
Pour mémoriser une adresse électronique à utiliser avec le programme Internet Fax ou le serveur Numérisation vers courriel, appuyez sur  et entrez l'adresse électronique, puis appuyez sur [OK].

- e. Pour mémoriser le second numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 2]. Entrez le second numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
- f. Appuyez sur [OK] pour confirmer.

---

Pour mémoriser un autre numéro du carnet d'adresses, répétez ces étapes.

3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- Enregistrement de numéros de télécopieur
  - Composer des codes d'accès et des numéros de carte de crédit
  - Configurer des groupes en vue d'une diffusion
-


## Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir des appels sortants

Vous pouvez mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique des appels sortants.

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. Appuyez sur  [Fax] > [Historique appels] > [Appel sortant].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro à mémoriser, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [Modifier] > [Ajouter au carnet adress] > [Nom].



Pour supprimer le numéro de la liste de l'historique des appels sortants, appuyez sur [Modifier] > [Effacer]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer.


4. Entrez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
5. Pour mémoriser le second numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 2]. Entrez le second numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [OK] pour confirmer le numéro de télécopieur ou de téléphone à mémoriser.
7. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Fax] > [Historique appels] > [Appel sortant].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro à enregistrer, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [Modifier] > [Ajouter au carnet d'adresses] > [Nom].



Pour supprimer le numéro de la liste de l'historique des appels sortants, appuyez sur [Modifier] > [Effacer]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer.

4. Entrez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
5. Pour mémoriser le second numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 2]. Entrez le second numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [OK] pour confirmer le numéro de télécopieur ou de téléphone à mémoriser.
7. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)
- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)


## Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique d'identification de l'appelant

Si vous utilisez un service d'abonné à l'identification de l'appelant proposé par votre opérateur téléphonique, vous pouvez mémoriser les numéros de carnet d'adresses à partir des appels entrants dans l'historique d'identification de l'appelant.

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. Appuyez sur  [Fax] > [Historique appels] > [Hist Ident app.].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom ou le numéro à mémoriser, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [Modifier] > [Ajouter au carnet adress] > [Nom].



Pour supprimer le numéro de la liste de l'historique des identifications de l'appelant, appuyez sur [Modifier] > [Effacer]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer.


4. Entrez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
5. Pour mémoriser le second numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 2]. Entrez le second numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [OK] pour confirmer le numéro de télécopieur ou de téléphone à mémoriser.
7. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Fax] > [Historique appels] > [Hist Ident app.].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom ou le numéro à mémoriser, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [Modifier] > [Ajouter au carnet d'adresses] > [Nom].



Pour supprimer le numéro de la liste de l'historique des identifications de l'appelant, appuyez sur [Modifier] > [Effacer]. Appuyez sur [Oui] pour confirmer.

4. Entrez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
5. Pour mémoriser le second numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 2]. Entrez le second numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur [OK] pour confirmer le numéro de télécopieur ou de téléphone à mémoriser.
7. Appuyez sur .



### Renseignements connexes


- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)
- [Identification de l'appelant](#)
- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)

## Modifier ou supprimer des noms ou des numéros de carnet d'adresses


>> MFC-J5330DW


>> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

### MFC-J5330DW


1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses] > [Modifier].
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Appuyez sur [Changer] pour modifier les noms ou les numéros de télécopieur ou téléphone.  
Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro à modifier, puis appuyez dessus.
      - Pour modifier le nom, appuyez sur [Nom]. Entrez le nouveau nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
      - Pour modifier le premier numéro de télécopie ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 1]. Entrez le nouveau numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
      - Pour modifier le second numéro de télécopie ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 2]. Entrez le nouveau numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [OK] pour terminer.




Pour modifier un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le caractère à modifier à l'aide du curseur, puis appuyez sur . Saisissez le nouveau caractère.

- Pour supprimer des numéros, appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Effacer], puis appuyez dessus.
    - Sélectionnez les numéros de télécopie ou de téléphone que vous souhaitez supprimer en appuyant dessus pour afficher une coche rouge, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur .


### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses] > [Modifier].
  2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Appuyez sur [Changer] pour modifier les noms ou les numéros de télécopieur ou téléphone.  
Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro à modifier, puis appuyez dessus.
      - Pour modifier le nom, appuyez sur [Nom]. Entrez le nouveau nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
      - Pour modifier le premier numéro de télécopie ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 1]. Entrez le nouveau numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
      - Pour modifier le second numéro de télécopie ou de téléphone, appuyez sur [Adresse 2]. Entrez le nouveau numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
- Appuyez sur [OK] pour terminer.



Pour modifier un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner le caractère à modifier à l'aide du curseur, puis appuyez sur . Saisissez le nouveau caractère.

- 
- Pour supprimer des numéros, appuyez sur [Effacer].
    - Sélectionnez les numéros de télécopie ou de téléphone que vous souhaitez supprimer en appuyant dessus pour afficher une coche rouge, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Enregistrement de numéros de télécopieur](#)
-



## Configurer des groupes en vue d'une diffusion


Un groupe, qui peut être enregistré dans le carnet d'adresses, permet d'envoyer une même télécopie à un grand nombre de numéros de télécopieur.

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

Vous devez tout d'abord mémoriser chaque numéro de télécopieur dans le carnet d'adresses. Vous pouvez ensuite inclure ces numéros dans un groupe. Chaque groupe utilise un numéro de carnet d'adresses. Vous pouvez mémoriser jusqu'à six groupes ou attribuer jusqu'à 198 numéros à un grand groupe.


1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses].
2. Procédez comme suit :
  - a. Appuyez sur [Modifier] > [Groupe] > [Nom].
  - b. Entrez le nom du groupe (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - c. Appuyez sur [Ajouter/Suppr.].
  - d. Ajoutez des numéros de carnet d'adresses au groupe en appuyant dessus pour afficher une coche rouge. Appuyez sur [OK].
  - e. Vérifiez et confirmez la liste des noms et des numéros sélectionnés qui s'affiche, puis appuyez sur [OK] pour enregistrer votre groupe.

Pour mémoriser un autre groupe de diffusion, répétez ces étapes.


3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Vous devez tout d'abord mémoriser chaque numéro de télécopieur dans le carnet d'adresses. Vous pouvez ensuite inclure ces numéros dans un groupe. Chaque groupe utilise un numéro de carnet d'adresses. Vous pouvez mémoriser jusqu'à six groupes ou attribuer jusqu'à 198 numéros à un grand groupe.

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses].
2. Procédez comme suit :
  - a. Appuyez sur [Modifier] > [Groupe] > [Nom].
  - b. Entrez le nom du groupe (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
  - c. Appuyez sur [Ajouter/Suppr.].
  - d. Ajoutez des numéros de carnet d'adresses au groupe en appuyant dessus pour afficher une coche rouge. Appuyez sur [OK].
  - e. Vérifiez et confirmez la liste des noms et des numéros sélectionnés qui s'affiche, puis appuyez sur [OK] pour enregistrer votre groupe.

Pour mémoriser un autre groupe de diffusion, répétez ces étapes.

3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur](#)
- [Modifier un nom de groupe de diffusion](#)
- [Supprimer un nom de groupe de diffusion](#)


- 
- Ajouter ou supprimer un membre de groupe de diffusion
  - Envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire (diffusion)
  - Mémoriser des numéros de carnet d'adresses
-

## Modifier un nom de groupe de diffusion

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses] > [Modifier] > [Changer].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le groupe à modifier, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [Nom].
4. Entrez le nouveau nom du groupe (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].




Comment modifier le nom mémorisé :

Pour modifier un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ en sélectionnant le caractère incorrect à l'aide du curseur puis appuyez sur .

Saisissez le nouveau caractère.


5. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW


1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses] > [Modifier] > [Changer].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le groupe souhaité, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [Nom].
4. Entrez le nouveau nom du groupe (jusqu'à 16 caractères) à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].



Comment modifier le nom mémorisé :

Pour modifier un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ en sélectionnant le caractère incorrect à l'aide du curseur puis appuyez sur .

Saisissez le nouveau caractère.

5. Appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur .



### Renseignements connexes



- [Configurer des groupes en vue d'une diffusion](#)
- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)

## Supprimer un nom de groupe de diffusion



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses] > [Modifier] > [Effacer].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le groupe que vous souhaitez supprimer, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses] > [Modifier] > [Effacer].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le groupe souhaité, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .

### Renseignements connexes



- [Configurer des groupes en vue d'une diffusion](#)

## Ajouter ou supprimer un membre de groupe de diffusion



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses] > [Modifier] > [Changer].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le groupe à modifier, puis appuyez dessus.
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Ajouter/Suppr.], puis appuyez dessus.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro à ajouter ou à supprimer.
5. Effectuez l'opération suivante pour chaque numéro à modifier :
  - Pour ajouter un numéro au groupe, appuyez sur la case à cocher du numéro pour y ajouter une coche.
  - Pour supprimer un numéro du groupe, appuyez sur la case à cocher du numéro pour en retirer la coche.
6. Appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses] > [Modifier] > [Changer].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le groupe souhaité, puis appuyez dessus.
3. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Ajouter/Suppr.], puis appuyez dessus.
4. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro à ajouter ou supprimer.
5. Effectuez l'opération suivante pour chaque numéro à modifier :
  - Pour ajouter un numéro au groupe, appuyez sur la case à cocher du numéro pour y ajouter une coche.
  - Pour supprimer un numéro du groupe, appuyez sur la case à cocher du numéro pour en retirer la coche.
6. Appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Configurer des groupes en vue d'une diffusion](#)

## Composer des codes d'accès et des numéros de carte de crédit

Il peut arriver que vous souhaitiez choisir parmi plusieurs fournisseurs de services interurbains lorsque vous envoyez une télécopie. Les tarifs peuvent varier selon l'heure et la destination. Pour bénéficier de tarifs réduits, vous pouvez enregistrer les codes d'accès des fournisseurs de services interurbains ainsi que des numéros de cartes de crédit en tant que numéros de carnet d'adresses.


Vous pouvez enregistrer ces longues séquences de numérotation en les subdivisant et en les enregistrant comme des numéros de carnet d'adresses à utiliser de façon combinée. Vous pouvez même inclure une numérotation manuelle.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

Par exemple, vous pouvez avoir enregistré « 555 » dans votre carnet d'adresses Brother 1 et « 7000 » dans votre carnet d'adresses Brother 2. Vous pouvez combiner les deux pour composer « 555-7000 » si vous appuyez sur la touche suivante :

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro de Brother 1.
3. Appuyez sur le numéro.
4. Appuyez sur [Appliquer].
5. Appuyez sur [Options].
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Carnet d'adr.], puis appuyez dessus.
7. Prenez connaissance du message affiché sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
8. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro de Brother 2.
9. Appuyez sur le numéro.
10. Appuyez sur [Appliquer].
11. Appuyez sur [Dém. fax].

Le numéro « 555-7000 » est composé.


Pour modifier un numéro de manière temporaire, vous pouvez remplacer une partie du numéro en appuyant dessus à l'aide de l'écran tactile. Par exemple, pour changer le numéro en « 555-7001 », vous pourriez entrer le numéro (Brother 1: 555) à l'aide du carnet d'adresses, appuyer sur [Appliquer], puis appuyer sur 7001 à l'aide de l'écran tactile.



Si vous devez attendre une tonalité ou un signal à un stade quelconque de la séquence de numérotation, créez une pause dans le numéro en appuyant sur [Pause].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Par exemple, vous pouvez avoir enregistré « 555 » dans votre carnet d'adresses Brother 1 et « 7000 » dans votre carnet d'adresses Brother 2. Vous pouvez combiner les deux pour composer « 555-7000 » si vous appuyez sur la touche suivante :

1. Appuyez sur  [Fax] > [Carnet d'adresses].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro de Brother 1.
3. Appuyez sur le numéro.
4. Appuyez sur [Appliquer].
5. Appuyez sur [Carnet d'adresses].
6. Prenez connaissance du message affiché sur l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].

- 
7. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro de Brother 2.
  8. Appuyez sur le numéro.
  9. Appuyez sur [Appliquer].
  10. Appuyez sur [Dém. télécopie].

Le numéro « 555-7000 » est composé.

Pour modifier un numéro de manière temporaire, vous pouvez remplacer une partie du numéro en appuyant dessus à l'aide de l'écran tactile. Par exemple, pour changer le numéro en « 555-7001 », vous pourriez entrer le numéro (Brother 1: 555) à l'aide du carnet d'adresses, appuyer sur [Appliquer], puis appuyer sur 7001 à l'aide de l'écran tactile.



Si vous devez attendre une tonalité ou un signal à un stade quelconque de la séquence de numérotation, créez une pause dans le numéro en appuyant sur [Pause].

---



### Renseignements connexes

- [Fonctionnalités vocales et numéros de télécopieur](#)
  - [Mémoriser des numéros de carnet d'adresses](#)
-

## Services téléphoniques et appareils externes

- [Messagerie vocale](#)
- [Sonnerie spéciale](#)
- [Identification de l'appelant](#)
- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/interférence sur la ligne téléphonique\)](#)
- [Répondeur \(REP\) externe](#)
- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)



## Messagerie vocale

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

Si vous utilisez un système de messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother, la messagerie vocale et l'appareil Brother entreront en conflit lors de la réception d'appels entrants.

Par exemple, si votre messagerie vocale est réglée pour répondre au bout de quatre sonneries, et l'appareil Brother au bout de deux sonneries, c'est l'appareil Brother qui répondra en premier. Vos correspondants ne pourront donc pas laisser de message sur votre messagerie vocale.

De même, si l'appareil Brother est réglé pour répondre au bout de quatre sonneries et la messagerie vocale au bout de deux sonneries, c'est la messagerie vocale qui répondra en premier. L'appareil Brother ne pourra donc pas recevoir de télécopie dans la mesure où la messagerie vocale ne pourra pas rediriger la télécopie vers l'appareil Brother.

Pour éviter les conflits entre l'appareil Brother et le service de messagerie vocale, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Abonnez-vous au service de sonnerie spéciale auprès de votre opérateur téléphonique. La sonnerie spéciale est une fonctionnalité de votre appareil Brother qui permet à une personne disposant d'une seule ligne de recevoir des télécopies et des appels vocaux à partir de deux numéros de téléphone distincts sur une même ligne.

Brother utilise le terme « sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques commercialisent ce service sous divers noms, tels que Custom Ringing, Personalized Ring, Smart Ring, Ident-A-Ring, Ident-A-Call, Data Ident-A-Call, Teen Ring et SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing. Ce service établit un second numéro de téléphone sur la même ligne que le numéro existant et chaque numéro possède sa propre sonnerie. En règle générale, le numéro original utilise le type de sonnerie standard et permet de recevoir les appels vocaux, et le second numéro utilise un type de sonnerie différent et sert à recevoir les télécopies.

- Réglez le mode de réception de votre appareil Brother sur « Manuel ». En mode manuel, vous devez répondre à chaque appel entrant pour pouvoir recevoir une télécopie. Si l'appel entrant est un appel téléphonique, répondez à l'appel comme vous le feriez normalement. Si vous entendez les tonalités d'envoi de télécopie, vous devez transférer l'appel à l'appareil Brother.

Les appels de télécopie ou les appels vocaux sans réponse sont transmis à la messagerie vocale.



### Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
- [Sélectionner le mode de réception adéquat](#)
- [Sonnerie spéciale](#)
- [Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

## Sonnerie spéciale

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

La sonnerie spéciale est une fonctionnalité de votre appareil Brother qui permet à une personne disposant d'une seule ligne de recevoir des télécopies et des appels vocaux par le biais de deux numéros de téléphone différents sur une même ligne. Brother utilise le terme « sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques commercialisent ce service sous divers noms, tels que Custom Ringing, Personalized Ring, Smart Ring, Ident-A-Ring, Ident-A-Call, Data Ident-A-Call, Teen Ring et SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing. Ce service établit un second numéro de téléphone sur la même ligne que le numéro existant et chaque numéro possède sa propre sonnerie. En règle générale, le numéro original utilise le type de sonnerie standard et permet de recevoir les appels vocaux, et le second numéro utilise un type de sonnerie différent et sert à recevoir les télécopies.



- Avant de pouvoir configurer la sonnerie spéciale sur votre appareil, vous devez vous abonner au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique.
- Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître la disponibilité et les tarifs de ce service.

### Quels sont les avantages de la « sonnerie spéciale » de votre opérateur téléphonique?

Le service de sonnerie spéciale de votre opérateur vous permet d'utiliser plusieurs numéros de téléphone sur une même ligne. **Si vous avez besoin de plus d'un numéro de téléphone, ce service est plus économique que de payer une ligne supplémentaire.** Chaque numéro de téléphone possède sa propre sonnerie spéciale, ce qui vous permet d'identifier le numéro qui sonne. C'est un moyen pratique d'affecter un numéro distinct à votre appareil.



Contactez votre opérateur téléphonique pour connaître la disponibilité et les tarifs de ce service.

### Quels sont les avantages de la « sonnerie spéciale » de l'appareil Brother?

L'appareil Brother possède une fonctionnalité de sonnerie spéciale qui vous permet de bénéficier pleinement du service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique. Le nouveau numéro affecté à votre ligne téléphonique existante est réservé à la réception de télécopies.



Avant de pouvoir configurer la sonnerie spéciale sur votre appareil, vous devez vous abonner au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique.

### Utilisez-vous un service de messagerie vocale?

Si la ligne téléphonique sur laquelle vous désirez installer votre nouvel appareil est munie d'un système de messagerie vocale, il y a de fortes chances que celui-ci et l'appareil entrent en conflit lors de la réception d'appels. **Toutefois, comme la fonctionnalité de sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plusieurs numéros sur votre ligne téléphonique, vous pouvez utiliser la messagerie vocale conjointement avec l'appareil sans aucun problème d'interférence.** Chacun d'entre eux ayant un numéro de téléphone propre, ni l'un ni l'autre ne sera source de conflit.





Si vous optez pour le service de sonnerie spéciale de votre opérateur téléphonique, vous devez enregistrer le type de sonnerie associé au nouveau numéro qui vous aura été attribué. Ainsi, votre appareil sera capable de distinguer les appels téléphoniques des télécopies.



Vous pouvez modifier ou annuler le type de sonnerie spéciale à tout moment. Vous pouvez également le désactiver temporairement pour le réactiver ultérieurement. Lorsque vous changez de numéro de télécopieur, n'oubliez pas de réinitialiser cette fonction.

### Avant de choisir le type de sonnerie à enregistrer

Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul type de sonnerie spéciale sur votre appareil. Certains types de sonnerie ne peuvent pas être enregistrés. Les types de sonnerie spéciale ci-dessous sont pris en charge par l'appareil Brother. Enregistrez celui que votre opérateur téléphonique vous a attribué.

Type de sonnerie	Description	
1	court-court ou long-long	
2	court-long-court	
3	court-court-long	
4	très long (type usuel)	



- Le type de sonnerie 1 est souvent appelé court-court et est le plus fréquemment utilisé.
- Si le type de sonnerie reçu ne figure pas dans ce tableau, **contactez votre opérateur téléphonique et demandez-lui l'un des types affichés.**

- L'appareil ne répondra qu'aux appels à destination du numéro qui lui a été assigné.
- Les deux premiers coups de sonnerie sur l'appareil sont silencieux pour que le télécopieur puisse identifier le type de sonnerie (en le comparant au type enregistré). (Les autres téléphones reliés à la même ligne émettent une sonnerie.)
- Si vous programmez l'appareil correctement, celui-ci reconnaîtra le type de sonnerie du « numéro de télécopieur » après deux coups de sonnerie spéciale et répondra par une tonalité de télécopie. Si l'appareil détecte qu'il s'agit d'un « numéro vocal », il ne répondra pas.



### Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
- [Enregistrer le type de sonnerie spéciale](#)
- [Désactiver la sonnerie spéciale](#)
- [Description de l'écran de réglages](#)
- [Sélectionner le mode de réception adéquat](#)
- [Messagerie vocale](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

## Enregistrer le type de sonnerie spéciale

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.



Une fois la fonctionnalité de sonnerie spéciale réglée sur [Activé], le numéro de la sonnerie spéciale reçoit automatiquement les télécopies. Le mode de réception est automatiquement réglé sur [Manuel] et vous ne pouvez pas le changer sur un autre mode de réception tant que la sonnerie spéciale est réglée sur [Activé]. Ainsi, l'appareil Brother répond uniquement au numéro de la sonnerie spéciale et n'intervient pas en cas d'appel à destination de votre numéro principal.

Lorsque la sonnerie spéciale est activée, l'écran ACL indique [SD] comme mode de réception.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW



1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Divers] > [Spéciale].
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous n'avez pas enregistré la sonnerie spéciale, appuyez sur [Spéciale], puis sur [Activé].
  - Si vous avez déjà enregistré la sonnerie spéciale et que vous souhaitez modifier son type, allez à l'étape suivante.
3. Appuyez sur [Type sonnerie].
4. Appuyez sur le type de sonnerie enregistré souhaité. (Vous pouvez entendre chaque type en appuyant sur les quatre boutons. Assurez-vous de sélectionner le type que votre opérateur téléphonique vous a attribué.) Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur .

La sonnerie spéciale est maintenant réglée à [Activé].



Si vous ne souhaitez pas recevoir de télécopies sur votre numéro de sonnerie spéciale, vous pouvez désactiver la sonnerie spéciale. L'appareil reste en mode de réception [Manuel] si bien que vous devez configurer à nouveau le mode de réception.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Fax] > [Divers] > [Spéciale].
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous n'avez pas enregistré la sonnerie spéciale, appuyez sur [Spéciale], puis sur [Activé].
  - Si vous avez déjà enregistré la sonnerie spéciale et que vous souhaitez modifier son type, allez à l'étape suivante.
3. Appuyez sur [Type de sonnerie].
4. Appuyez sur le type de sonnerie enregistré souhaité. (Vous pouvez entendre chaque type en appuyant sur les quatre boutons. Assurez-vous de sélectionner le type que votre opérateur téléphonique vous a attribué.) Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur .

La sonnerie spéciale est maintenant réglée à [Activé].



Si vous ne souhaitez pas recevoir de télécopies sur votre numéro de sonnerie spéciale, vous pouvez désactiver la sonnerie spéciale. L'appareil reste en mode de réception [Manuel] si bien que vous devez configurer à nouveau le mode de réception.



## Renseignements connexes

- Sonnerie spéciale
- Sélectionner le mode de réception adéquat



## Désactiver la sonnerie spéciale

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.

>> [MFC-J5330DW](#)



>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Divers] > [Spéciale] > [Spéciale].
2. Appuyez sur [Désactivé].
3. Appuyez sur .

Lorsque vous désactivez la sonnerie spéciale, l'appareil reste en mode [Manuel]. Vous devez donc configurer à nouveau le mode de réception.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Fax] > [Divers] > [Spéciale] > [Spéciale].
2. Appuyez sur [Désactivé].
3. Appuyez sur .

Lorsque vous désactivez la sonnerie spéciale, l'appareil reste en mode [Manuel]. Vous devez donc configurer à nouveau le mode de réception.

### Renseignements connexes

- [Sonnerie spéciale](#)
- [Sélectionner le mode de réception adéquat](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

## Identification de l'appelant

La fonction d'identification de l'appelant vous permet d'utiliser le service d'identification de la ligne appelante offert par un grand nombre d'opérateurs téléphoniques. Ce service affiche le numéro de téléphone (ou le nom, s'il est disponible) de l'appelant lorsque la ligne sonne.

- Le message [# Non dispo] s'affiche si l'appel a été émis en dehors de votre zone de service d'identification de l'appelant.
- Le message [Appel privé] signifie que l'appelant a bloqué de façon intentionnelle toute transmission d'information concernant son identification.

Contactez votre opérateur téléphonique pour plus d'information.

Dès que vous répondez à un appel, les informations d'identification de l'appelant disparaissent de l'écran ACL, mais sont enregistrées dans la mémoire d'identification de l'appelant.

Vous pouvez consulter la liste ou sélectionner un numéro et lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer de l'historique.

Vous pouvez imprimer la liste des informations d'identification de l'appelant reçues par votre appareil.



- Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.
- Cette fonction peut ne pas être disponible dans certaines régions des États-Unis et du Canada.
- Le service d'identification de l'appelant varie selon les différents opérateurs de télécommunications. Contactez votre opérateur téléphonique local pour savoir si le service est disponible dans votre région.



### Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
- [Configurer votre indicatif régional](#)
- [Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique d'identification de l'appelant](#)
- [Imprimer un rapport](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

## Configurer votre indicatif régional

Lors du renvoi d'appels depuis l'historique d'identification de l'appelant, votre appareil numérote le « 1 » suivi de l'indicatif régional. Si votre modèle de numérotation local nécessite que le « 1 » ne soit pas utilisé pour les appels effectués au sein de votre indicatif régional, entrez votre indicatif régional dans ce paramètre.



Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis.

Les appels renvoyés de l'historique des identifications de la ligne appelante vers des numéros *dans la même zone* sont numérotés en utilisant 10 chiffres seulement (indicatif régional + numéro à sept chiffres). Si votre système de numérotation ne suit pas le système standard « 1 + indicatif régional + numéro à sept chiffres » pour les appels à destination *d'autres zones*, le renvoi d'appels à partir de l'historique des identifications de la ligne appelante peut être problématique, et il se peut que vous ne puissiez pas renvoyer des appels vers ces numéros à l'aide de l'historique des identifications de la ligne appelante.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Divers] > [Code régional].
2. Entrez votre indicatif régional (numéro à trois chiffres), puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Fax] > [Divers] > [Code régional].
2. Entrez votre indicatif régional (numéro à trois chiffres), puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes


- [Identification de l'appelant](#)



## Voice Over Internet Protocol (VoIP/interférence sur la ligne téléphonique)

Le protocole VoIP est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle. Les compagnies de téléphone offrent fréquemment la VoIP en même temps que les services Internet et câble.

Il se peut que votre appareil ne fonctionne pas avec certains systèmes VoIP. Si vous souhaitez utiliser votre appareil pour envoyer et recevoir des télécopies sur un système VoIP, branchez une extrémité du cordon téléphonique sur la prise LINE sur votre appareil. Branchez l'autre extrémité du cordon téléphonique à un modem, un boîtier d'interface, un adaptateur téléphonique, un séparateur ou autre appareil de ce type.



Si vous avez des questions sur les modalités de connexion de votre appareil au système VoIP, contactez votre fournisseur de services VoIP.

Après avoir connecté votre appareil au système VoIP, appuyez sur le bouton Raccrocher pour vérifier que l'appareil émet une tonalité. Si l'appareil n'émet pas de tonalité, appelez votre fournisseur de services VoIP.

Si vous avez des problèmes à recevoir ou à envoyer des télécopies sur un système VoIP, nous vous recommandons de modifier la vitesse du modem de l'appareil sur le réglage [De base (pour VoIP)].



### Renseignements connexes

- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
- [Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP](#)

## Répondeur (REP) externe

Vous pouvez connecter un répondeur (REP) externe à la même ligne que votre appareil. Lorsque le répondeur répond à un appel, votre appareil scrute la ligne pour détecter les tonalités CNG (appel de télécopie) envoyées par un télécopieur émetteur. S'il les entend, il prend la relève pour recevoir la télécopie. S'il ne les entend pas, il laisse votre répondeur prendre un message vocal et l'écran ACL affiche [Téléphone].

Le répondeur externe doit répondre aux appels dans un délai maximum de quatre sonneries (nous recommandons de le régler sur deux sonneries). La raison est que votre appareil ne peut pas entendre les tonalités CNG avant que le répondeur externe ait répondu à l'appel. L'appareil émetteur envoie des tonalités CNG pendant huit à dix secondes de plus seulement. Nous ne recommandons pas d'utiliser la fonctionnalité d'économie de coûts de votre répondeur externe s'il faut plus de quatre sonneries pour l'activer.


À moins que vous n'utilisiez une sonnerie spéciale, le répondeur doit être branché sur la prise EXT de l'appareil.

- **Si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique :**

Vous pouvez brancher un répondeur externe sur une prise murale distincte. Pour ce faire, il faut que vous soyez abonné au service de sonnerie spéciale offert par votre opérateur téléphonique et que vous ayez enregistré le type de sonnerie spéciale dans l'appareil; de plus, vous devez assigner à l'appareil le numéro associé à la sonnerie spéciale pour recevoir les télécopies. Il est recommandé de régler le répondeur externe sur au moins quatre sonneries lorsque vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale. Vous ne pouvez pas utiliser le réglage d'économie de coûts.

- **Si vous n'êtes pas abonné au service de sonnerie spéciale :**

Vous devez brancher votre répondeur externe sur la prise EXT de votre appareil. Si votre répondeur est branché sur une prise murale, ce dernier et l'appareil essaieront tous deux de contrôler la ligne téléphonique. (Voir l'illustration.)



### IMPORTANT

NE raccordez PAS un répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique.



Si vous rencontrez des problèmes de réception de télécopie, réduisez la longueur de sonnerie sur votre répondeur externe.



### Renseignements connexes


- [Services téléphoniques et appareils externes](#)
- [Connecter un répondeur externe REP](#)
- [Enregistrer un message sortant \(OGM\) sur le répondeur externe REP](#)
- [Branchements multilignes \(autocommutateur privé\)](#)

## Connecter un répondeur externe REP

Le répondeur externe doit être branché sur la prise EXT. Si vous branchez le répondeur externe sur une prise murale, votre appareil ne pourra pas fonctionner correctement (à moins que vous n'utilisiez la sonnerie spéciale).

1. Branchez le cordon téléphonique de la prise téléphonique murale dans la prise marquée LINE.
2. Enlevez le capuchon de protection (1) de la prise EXT, puis branchez le cordon téléphonique de votre répondeur externe sur la prise EXT.

Assurez-vous que le cordon est connecté au répondeur sur la prise de ligne téléphonique du répondeur, et non à la prise du combiné.



3. Réglez le répondeur externe de façon à ce qu'il émette au maximum quatre sonneries.  
La configuration de la longueur de sonnerie de l'appareil ne s'applique pas ici.
4. Enregistrez le message sortant sur votre répondeur externe.
5. Mettez le répondeur en mode de réception des appels.
6. Réglez le mode de réception de votre appareil sur [Tél ext/rép].

### ✓ Renseignements connexes

- [Répondeur \(REP\) externe](#)
- [Présentation des modes de réception](#)
- [Sélectionner le mode de réception adéquat](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

## Enregistrer un message sortant (OGM) sur le répondeur externe REP

1. Enregistrez un silence de cinq secondes en début de message. Votre appareil a ainsi le temps de capter les tonalités de télécopie.



Votre appareil ne pouvant pas détecter la tonalité de télécopie en présence de voix fortes, nous vous recommandons de commencer votre message sortant par un silence de cinq secondes. Vous pouvez, si vous préférez, ne pas enregistrer cette pause. Cependant, si votre appareil ne reçoit pas les télécopies correctement, il est conseillé de réenregistrer le message sortant en commençant par cette pause.

2. Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes.
3. À la fin de votre message d'une durée maximale de 20 secondes, indiquez votre code de réception de télécopie à l'intention des correspondants qui souhaitent vous envoyer une télécopie manuellement. Par exemple, « Après le bip, laissez un message ou appuyez sur \*51 et Marche pour envoyer une télécopie ».



### Renseignements connexes

- [Répondeur \(REP\) externe](#)

## Branchements multilignes (autocommutateur privé)

Nous vous conseillons de demander à la compagnie qui a installé votre autocommutateur privé (PBX) de brancher votre appareil. Si vous avez un système multilignes, nous vous recommandons de demander à l'installateur de brancher l'unité sur la dernière ligne du système. Cela évitera que l'appareil ne s'enclenche chaque fois que le système reçoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, il est conseillé de régler le mode de réception sur [Manuel].

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil en toutes circonstances s'il est relié à un autocommutateur privé. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi ou de la réception de télécopies, contactez d'abord la compagnie qui s'occupe de votre autocommutateur privé.



### Renseignements connexes

- [Répondeur \(REP\) externe](#)

## **Téléphones externes et téléphones supplémentaires**


- Brancher un téléphone externe ou un téléphone supplémentaire
- Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires
- Utiliser un téléphone externe sans fil d'une autre marque que Brother
- Utiliser des codes d'accès à distance

## Brancher un téléphone externe ou un téléphone supplémentaire

Vous pouvez brancher un autre téléphone sur votre appareil comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

Branchez le cordon téléphonique sur la prise marquée EXT.

Avant de brancher un téléphone externe, retirez le capuchon de protection (3) de la prise EXT de l'appareil.



1 Téléphone supplémentaire

2 Téléphone externe

3 Capuchon de protection



### Renseignements connexes

- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)

## Opérations depuis des téléphones externes et supplémentaires

### Utiliser des téléphones supplémentaires

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en saisissant le code de réception de télécopie **\*51**.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez prendre l'appel sur un téléphone supplémentaire en composant le code de réponse de téléphone **#51**.

### Utiliser un téléphone externe (branché sur la prise EXT de l'appareil)

Si vous répondez à un appel de télécopie sur le téléphone externe branché sur la prise EXT de l'appareil, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en appuyant sur le bouton Marche, puis en sélectionnant l'option de réception.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez basculer l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur [Décrocher].

### Si vous répondez à un appel et que personne n'est en ligne :

Vous devriez supposer que vous recevez une télécopie manuelle.

Appuyez sur **\*51** et attendez la tonalité de réception de télécopie (son strident) ou le message [Réception] à l'écran ACL, puis raccrochez.



Vous pouvez également utiliser la fonction Réception facile pour que l'appareil réponde automatiquement à l'appel.



### Renseignements connexes

- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)
- [Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde \(Durée de sonnerie\)](#)
- [Configurer la réception facile](#)
- [Configurer un code d'accès à distance](#)
- [Messagerie vocale](#)
- [Configurer la durée de la sonnerie F/T \(pseudo sonnerie/sonnerie double\)](#)



## Utiliser un téléphone externe sans fil d'une autre marque que Brother

Si votre téléphone sans fil d'une marque autre que Brother est branché sur la prise EXT de l'appareil et que vous vous déplacez souvent avec le combiné sans fil, il vous est plus facile de répondre aux appels durant la longueur de sonnerie.

Si vous laissez l'appareil répondre en premier, vous serez obligé de vous déplacer jusqu'à l'appareil et d'appuyer sur [Décrocher] afin de transférer l'appel vers le combiné sans fil.



### Renseignements connexes

- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)

## Utiliser des codes d'accès à distance

### Code de réception de télécopie

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez demander à l'appareil de prendre l'appel en composant le code de réception de télécopie \*51. Attendez d'entendre le son strident, puis raccrochez le combiné.

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en appuyant sur le bouton Marche puis en sélectionnant l'option de réception.

### Code de réponse de téléphone

Si vous recevez un appel vocal et que l'appareil se trouve en mode F/T il laissera retentir la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie double) après la longueur de sonnerie initiale. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie F/T en appuyant sur #51 (n'oubliez pas d'appuyer sur ces touches entre les sonneries).

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez basculer l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur [Décrocher].



### Renseignements connexes

- [Téléphones externes et téléphones supplémentaires](#)
- [Modifier les codes d'accès à distance](#)
- [Configurer un code d'accès à distance](#)
- [Configurer la réception facile](#)



## Modifier les codes d'accès à distance

Le code de réception de télécopie préprogrammé est \*51. Le code de réponse de téléphone préprogrammé est #51. Si vous n'arrivez jamais à maintenir la connexion pour accéder à votre répondeur externe à distance, essayez de remplacer les codes à distance à trois chiffres par ### et 999 par exemple.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Code distance].
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier le code de réception de télécopie, appuyez sur [Récept fax]. Entrez le nouveau code, puis appuyez sur [OK].
  - Pour modifier le code de réponse de téléphone, appuyez sur [Répondeur]. Entrez le nouveau code, puis appuyez sur [OK].
  - Si vous ne souhaitez pas modifier les codes, passez à l'étape suivante.
  - Pour régler les codes à distance sur [Désactivé] (ou [Activé]), appuyez sur [Code distance]. Appuyez sur [Désactivé] (ou [Activé]).
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage récep.] > [Code distance].
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour modifier le code de réception de télécopie, appuyez sur [Récept fax]. Entrez le nouveau code, puis appuyez sur [OK].
  - Pour modifier le code de réponse de téléphone, appuyez sur [Répondeur]. Entrez le nouveau code, puis appuyez sur [OK].
  - Si vous ne souhaitez pas modifier les codes, passez à l'étape suivante.
  - Pour régler les codes à distance sur [Désactivé] (ou [Activé]), appuyez sur [Code distance]. Appuyez sur [Désactivé] (ou [Activé]).
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Utiliser des codes d'accès à distance](#)

## Rapports des télécopies

- Définir le style du rapport de vérification de transmission
- Définir l'intervalle du journal des photocopies
- Imprimer des rapports

## Définir le style du rapport de vérification de transmission

Vous pouvez utiliser le rapport de vérification de l'envoi comme preuve d'émission des télécopies. Ce rapport indique le nom du destinataire ou son numéro de télécopieur, la date, l'heure et la durée de la transmission, le nombre de pages envoyées, ainsi que le résultat de la transmission.



Plusieurs réglages sont disponibles pour le rapport de vérification de l'envoi :

Option	Description
Activé	Imprime un rapport après chaque télécopie que vous envoyez.
Actif (+Image)	Imprime un rapport après chaque télécopie que vous envoyez. Une partie de la première page de la télécopie figure sur le rapport.
Erreur seulement	Imprime un rapport si la télécopie n'a pas pu être envoyée suite à une erreur de transmission.
Erreur seulement (+Image)	Imprime un rapport si la télécopie n'a pas pu être envoyée suite à une erreur de transmission. Une partie de la première page de la télécopie figure sur le rapport.
Désactivé	Le rapport ne sera pas imprimé.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

- Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage rapp] > [Transmission].
- Appuyez sur l'option souhaitée.  
Si vous sélectionnez [Actif (+Image)] ou [Erreur seulement (+Image)], l'image n'apparaîtra pas dans le rapport de vérification de l'envoi si Envoi en temps réel est réglé à [Activé]. L'image n'apparaît pas sur le rapport lorsque vous envoyez une télécopie en couleur.
- Appuyez sur .  
Si la transmission a réussi, [OK] apparaît à côté de [RÉSULTAT] sur le rapport de vérification de l'envoi. Si la transmission a échoué, [ERREUR] apparaît à côté de [RÉSULTAT].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

- Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Réglage rapp] > [Transmission].
- Appuyez sur l'option souhaitée.  
Si vous sélectionnez [Actif (+Image)] ou [Erreur seulement (+Image)], l'image n'apparaîtra pas dans le rapport de vérification de l'envoi si Envoi en temps réel est réglé à [Activé]. L'image n'apparaît pas sur le rapport lorsque vous envoyez une télécopie en couleur.
- Appuyez sur .  
Si la transmission a réussi, [OK] apparaît à côté de [RÉSULTAT] sur le rapport de vérification de l'envoi. Si la transmission a échoué, [ERREUR] apparaît à côté de [RÉSULTAT].

### Renseignements connexes

- [Rapports des télécopies](#)



## Définir l'intervalle du journal des photocopies

Vous pouvez configurer l'appareil de sorte qu'il imprime un journal des télécopies à des intervalles précis (après chaque lot de 50 télécopies; toutes les 6, 12 ou 24 heures; tous les 2 ou 7 jours).



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Réglage rapp] > [Intervalle act].
2. Appuyez sur [Intervalle act].
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un intervalle.
  - 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours  
L'appareil imprimera le rapport à l'intervalle sélectionné puis supprimera toutes les tâches de télécopie de la mémoire du journal. Si la mémoire de l'appareil est saturée (contient plus de 200 tâches) avant le moment spécifié, celui-ci imprimera le rapport du journal plus tôt, puis supprimera toutes les télécopies de la mémoire. Si vous voulez un rapport supplémentaire avant l'échéance programmée, vous pouvez l'imprimer sans effacer les tâches.
  - Toutes les 50 télécopies  
L'appareil imprimera le journal dès qu'il aura enregistré 50 télécopies dans sa mémoire.
4. Si vous avez sélectionné 6, 12 ou 24 heures, 2 ou 7 jours, appuyez sur [Heure] et saisissez l'heure du jour à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
5. Si vous avez sélectionné [Tous les 7 jours], appuyez sur [Jour]. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Chaque lundi], [Chaque mardi], [Chaque mercredi], [Chaque jeudi], [Chaque vendredi], [Chaque samedi] ou [Chaque dimanche], puis appuyez sur le premier jour du décompte de sept jours.
6. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Réglage rapp] > [Intervalle act].
2. Appuyez sur [Intervalle act].
3. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un intervalle.
  - 6, 12, 24 heures, 2 ou 7 jours  
L'appareil imprimera le rapport à l'intervalle sélectionné puis supprimera toutes les tâches de télécopie de la mémoire du journal. Si la mémoire de l'appareil est saturée (contient plus de 200 tâches) avant le moment spécifié, celui-ci imprimera le rapport du journal plus tôt, puis supprimera toutes les télécopies de la mémoire. Si vous voulez un rapport supplémentaire avant l'échéance programmée, vous pouvez l'imprimer sans effacer les tâches.
  - Toutes les 50 télécopies  
L'appareil imprimera le journal dès qu'il aura enregistré 50 télécopies dans sa mémoire.
4. Si vous avez sélectionné 6, 12 ou 24 heures, 2 ou 7 jours, appuyez sur [Heure] et saisissez l'heure du jour à l'aide de l'écran tactile. Appuyez sur [OK].
5. Si vous avez sélectionné [Tous les 7 jours], appuyez sur [Jour]. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Chaque lundi], [Chaque mardi], [Chaque mercredi], [Chaque jeudi], [Chaque vendredi], [Chaque samedi] ou [Chaque dimanche], puis appuyez sur le premier jour du décompte de sept jours.
6. Appuyez sur .



---

## Renseignements connexes

---

- Rapports des télécopies
  - Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil
-

## PC-FAX

- [PC-FAX pour Windows](#)
- [PC-FAX pour Mac](#)




## PC-FAX pour Windows

- [Présentation de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Envoyer une télécopie avec PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Recevoir des télécopies sur votre ordinateur \(Windows\)](#)

## Présentation de PC-FAX (Windows)

Réduisez votre consommation de papier et gagnez du temps en utilisant le logiciel PC-FAX de Brother pour envoyer des télécopies directement à partir de votre appareil.



- [Configurer PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

## Configurer PC-FAX (Windows)

Avant d'envoyer des télécopies à l'aide de PC-FAX, personnalisez les options d'envoi dans chaque onglet de la boîte de dialogue **Configuration PC-Fax**.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista et Windows 7


Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Configurer l'envoi**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Configurer l'envoi**.

La boîte de dialogue **Configuration PC-Fax** s'affiche.



2. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur l'onglet **Informations d'utilisateur**, puis saisissez vos informations d'utilisateur dans les champs.



Chaque compte Microsoft peut avoir son propre écran personnalisé **Informations d'utilisateur** pour des pages de garde et des en-têtes de télécopie personnalisés.

- Cliquez sur l'onglet **Envoi**, puis saisissez le numéro à composer pour obtenir une ligne extérieure (si nécessaire) dans le champ **Accès ligne extérieure**. Sélectionnez la case à cocher **Inclure l'en-tête** pour ajouter l'en-tête.
- Cliquez sur l'onglet **Carnet d'adresses**, puis sélectionnez le carnet d'adresses que vous souhaitez utiliser avec PC-FAX dans la liste déroulante **Sélectionnez le carnet d'adresses**.

3. Cliquez sur **OK**.



## Renseignements connexes

- [Présentation de PC-FAX \(Windows\)](#)

## Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax (Windows)

Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des membres et des groupes pour personnaliser votre **Carnet d'adresses** Brother.

- [Ajouter un membre à votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Créer un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Modifier un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Supprimer un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Exporter votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importer les informations dans votre carnet d'adresses PC-FAX \(Windows\)](#)

## Ajouter un membre à votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Ajoutez de nouveaux contacts et leurs coordonnées de télécopie dans le carnet d'adresses PC-Fax si vous souhaitez leur envoyer une télécopie à l'aide du logiciel Brother PC-Fax.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista et Windows 7


Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.


Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.



2. Cliquez sur .

La boîte de dialogue **Configuration des membres du carnet d'adresses** s'affiche.

Configuration des membres du carnet d'adresses

Nom :  Titre :

Compagnie :

Service :  Titre de poste :

Rue :

Ville :  État/Province :

Code postal :  Pays/Région :

Téléphone professionnel :  Téléphone privé :

Télécopie :  Téléphone mobile :

Courriel :

OK Annuler

3. Saisissez les informations concernant les membres dans les champs correspondants. Seul le champ **Nom** est obligatoire.
4. Cliquez sur **OK**.

### Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

## Créer un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Créez un groupe afin de diffuser le même document PC-FAX à plusieurs destinataires en même temps.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista et Windows 7


Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.


Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.


La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.



2. Cliquez sur .

La boîte de dialogue **Configuration des groupes du carnet d'adresses** s'affiche.





3. Saisissez le nom du nouveau groupe dans le champ **Nom de groupe**.
4. Dans le champ **Noms disponibles**, sélectionnez chaque nom que vous souhaitez inclure dans le groupe, puis cliquez sur **Ajouter >>**.  
Les membres ajoutés au groupe s'affichent dans la zone **Membres du groupe**.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.



Chaque groupe peut compter jusqu'à 50 membres.



### Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

## Modifier un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista et Windows 7


Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother).

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.



2. Sélectionnez le membre ou le groupe que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur  (Propriétés).

4. Modifiez les informations du membre ou du groupe.

5. Cliquez sur **OK**.




### Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

## Supprimer un membre ou un groupe dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista et Windows 7


Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother).

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.



2. Sélectionnez le membre ou le groupe que vous souhaitez supprimer.

3. Cliquez sur  (Effacer).

4. Lorsque la boîte de dialogue de confirmation apparaît, cliquez sur **OK**.

### Renseignements connexes

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

## Exporter votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Vous pouvez exporter le carnet d'adresses vers un fichier texte ASCII (\*.csv), une vCard (une carte de visite électronique) ou des **Données de numérot. de config. à distance** qu'il est possible de sauvegarder sur votre ordinateur.

- Vous ne pouvez pas exporter les paramètres de groupe lorsque vous exportez les données **Carnet d'adresses**.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista et Windows 7


Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.



2. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Exporter**.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Texte...**

La boîte de dialogue **Éléments sélectionnés** s'affiche. Passez à l'étape 4.

- **vCard...**


Vous devez sélectionner le membre que vous souhaitez exporter à partir de votre carnet d'adresses avant de sélectionner cette option.

Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder la vCard, saisissez le nom de la vCard dans le champ **Nom du fichier**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

- **Données de numérot. de config. à distance**

Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez sauvegarder les données, saisissez le nom du fichier dans le champ **Nom du fichier**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

4. Dans le champ **Éléments Disponibles**, sélectionnez les données que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur **Ajouter >>**.



Sélectionnez et ajoutez les éléments dans l'ordre dans lequel vous souhaitez les voir affichés.

5. Lors de l'exportation vers un fichier ASCII, sous la section **Caractère de séparation**, sélectionnez l'option **Tabulation** ou **Virgule** pour séparer les champs de données.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Accédez au dossier de votre ordinateur dans lequel vous souhaitez sauvegarder les données, saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur **Enregistrer**.



### **Renseignements connexes**

- [Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax \(Windows\)](#)

## Importer les informations dans votre carnet d'adresses PC-FAX (Windows)

Vous pouvez importer des fichiers texte ASCII (\*.csv), des vCard (cartes de visite électroniques) ou des **Données de numérot. de config. à distance** dans votre carnet d'adresses.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista et Windows 7


Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother).

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Carnet d'adresses (envoi)**.

La boîte de dialogue **Carnet d'adresses** s'affiche.



2. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Importer**.

3. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Texte...**

La boîte de dialogue **Éléments sélectionnés** s'affiche. Passez à l'étape 4.


- **vCard...**

Passez à l'étape 7.

- **Données de numérot. de config. à distance**


Passez à l'étape 7.

4. Dans le champ **Éléments Disponibles**, sélectionnez les données que vous souhaitez importer, puis cliquez sur **Ajouter >>**.



Vous devez sélectionner et ajouter les champs de la liste **Éléments Disponibles** dans l'ordre dans lequel ils sont énumérés dans le fichier texte importé.

5. Si vous importez un fichier ASCII, sous la section **Caractère de séparation**, sélectionnez l'option **Tabulation** ou **Virgule** pour séparer les champs de données.
6. Cliquez sur **OK**.
7. Accédez au dossier dans lequel vous souhaitez importer les données, saisissez le nom du fichier, puis cliquez sur **Ouvrir**.



## Renseignements connexes


- Configurer votre carnet d'adresses PC-Fax (Windows)

## Envoyer une télécopie avec PC-FAX (Windows)


PC-FAX prend en charge les télécopies en noir et blanc uniquement. Une télécopie en noir et blanc sera envoyée même si les données originales sont en couleur et que le télécopieur destinataire prend en charge les télécopies en couleur.

1. Créez un fichier à l'aide d'une application sur votre ordinateur.
2. Sélectionnez la commande d'impression dans votre application.
3. Sélectionnez **Brother PC-FAX** comme imprimante, puis terminez votre opération d'impression.


La boîte de dialogue **Brother PC-FAX** s'affiche.





4. Saisissez un numéro de télécopieur en utilisant l'une des méthodes suivantes :
  - Cliquez sur les numéros du pavé numérique pour entrer le numéro, puis cliquez sur **Ajouter adresse d'envoi**.

 Si vous sélectionnez la case à cocher **Restriction d'appel**, une boîte de dialogue de confirmation s'affichera pour vous permettre de saisir de nouveau le numéro de télécopieur en utilisant le clavier. Cette fonction aide à éviter les envois à la mauvaise destination.

- Cliquez sur le bouton **Carnet d'Adresses**, puis sélectionnez un membre ou un groupe dans le carnet d'adresses.

 En cas d'erreur, cliquez sur **Tout effacer** pour supprimer toutes les entrées.

5. Pour inclure une page de garde, sélectionnez la case à cocher **Ajouter une page de garde**. Vous pouvez également cliquer sur  pour créer ou modifier une page de garde.
6. Cliquez sur **Marche** pour envoyer la télécopie.

 Pour annuler la télécopie, cliquez sur **Annuler**.

- Pour recomposer un numéro, cliquez sur **Bis** pour afficher les cinq derniers numéros de télécopieur, sélectionnez un numéro, puis cliquez sur **Marche**.






## Renseignements connexes

- [PC-FAX pour Windows](#)

## Recevoir des télécopies sur votre ordinateur (Windows)

Utilisez le logiciel PC-FAX de Brother pour recevoir des télécopies sur votre ordinateur, les sélectionner et imprimer uniquement celles que vous souhaitez.



- Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX (Windows)

## Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX (Windows)

Le logiciel de réception PC-FAX de Brother vous permet d'afficher et de stocker des télécopies sur votre ordinateur. Il est automatiquement installé en même temps que les logiciels et les pilotes Brother et fonctionne avec les appareils connectés localement ou en réseau.

- La fonction de réception PC-FAX prend en charge les télécopies en noir et blanc uniquement. Lorsque vous recevez une télécopie couleur, l'appareil l'imprime localement mais ne l'envoie pas à l'ordinateur.

Si vous mettez l'ordinateur hors tension, votre appareil continue à recevoir et à stocker vos télécopies dans la mémoire de l'appareil Brother. L'écran ACL de l'appareil indiquera le nombre de télécopies reçues. Lorsque vous démarrez cette application, le logiciel transfère toutes les télécopies reçues vers votre ordinateur en une seule fois. Vous pouvez activer l'option d'impression de sauvegarde si vous voulez que l'appareil imprime une copie de la télécopie avant que celle-ci ne soit envoyée à l'ordinateur ou avant d'éteindre l'ordinateur. Vous pouvez configurer les réglages d'impression de sauvegarde depuis votre appareil Brother.



### Renseignements connexes

- [Recevoir des télécopies sur votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Exécuter la fonction de réception PC-FAX de Brother sur votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Voir les messages PC-FAX reçus \(Windows\)](#)
- [Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)

## Exécuter la fonction de réception PC-FAX de Brother sur votre ordinateur (Windows)



Nous vous recommandons de cocher la case **Lancer PC-FAX Receive au démarrage de l'ordinateur** pour que le logiciel s'exécute automatiquement et puisse transférer toutes les télécopies après le démarrage de l'ordinateur.


1. Effectuez l'une des actions suivantes :

- Windows Vista et Windows 7


Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez **Recevoir**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.

2. Confirmez le message et cliquez sur **Oui**.

La fenêtre **PC-FAX Receive (Réception par PC-FAX)** s'affiche. L'icône  (**Réception par PC-FAX**) s'affiche également dans la barre des tâches de votre ordinateur.




### Renseignements connexes

- [Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Configurer votre ordinateur pour la réception de télécopies par PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Ajouter votre appareil Brother pour la réception de télécopies par PC-FAX \(Windows\)](#)

■ Accueil > Télécopieur > PC-FAX > PC-FAX pour Windows > Recevoir des télécopies sur votre ordinateur (Windows) > Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX (Windows) > Exécuter la fonction de réception PC-FAX de Brother sur votre ordinateur (Windows) > Configurer votre ordinateur pour la réception de télécopies par PC-FAX (Windows)

## Configurer votre ordinateur pour la réception de télécopies par PC-FAX (Windows)

1. Double-cliquez sur l'icône  (**Réception par PC-FAX**) dans la barre des tâches de votre ordinateur.  
La fenêtre **PC-FAX Receive (Réception par PC-FAX)** s'affiche.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Configurez ces options comme vous le souhaitez :

### Préférences

Configurez le démarrage automatique de la fonction Réception PC-FAX au démarrage de Windows.

### Enregistrer

Configurez le chemin d'enregistrement des fichiers PC-FAX et sélectionnez le format de document reçu.

### Téléverser vers


Configurez le chemin d'accès au serveur SharePoint, puis sélectionnez l'option d'envoi automatique ou manuel (disponibles uniquement pour les administrateurs).

### Périphérique

Sélectionnez l'appareil Brother dont vous souhaitez qu'il reçoive les documents PC-FAX.

### Verrouiller (disponibles uniquement pour les administrateurs)

Empêchez les utilisateurs qui ne possèdent pas de privilèges d'administrateur de configurer les options des paramètres affichés ci-dessus.



4. Cliquez sur **OK**.




## Renseignements connexes


- Exécuter la fonction de réception PC-FAX de Brother sur votre ordinateur (Windows)
-

■ Accueil > Télécopieur > PC-FAX > PC-FAX pour Windows > Recevoir des télécopies sur votre ordinateur (Windows) > Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX (Windows) > Exécuter la fonction de réception PC-FAX de Brother sur votre ordinateur (Windows) > Ajouter votre appareil Brother pour la réception de télécopies par PC-FAX (Windows)

## Ajouter votre appareil Brother pour la réception de télécopies par PC-FAX (Windows)

- Si vous avez installé l'appareil en suivant les instructions destinées à un utilisateur réseau, l'appareil devrait déjà être configuré pour votre réseau.

1. Double-cliquez sur l'icône  (**Réception par PC-FAX**) dans la barre des tâches de votre ordinateur.  
La fenêtre **PC-FAX Receive (Réception par PC-FAX)** s'affiche.
2. Cliquez sur **Paramètres**.
3. Cliquez sur **Périphérique > Ajouter**.



4. Sélectionnez la méthode de connexion appropriée.

**Sélectionnez votre appareil dans les résultats de la recherche automatique ci-dessous.**

Les appareils Brother connectés seront affichés. Sélectionnez un appareil dans la liste. Cliquez sur **OK**.

**Spécifiez votre appareil par adresse IP**

Saisissez l'adresse IP de l'appareil dans le champ **Adresse IP** puis cliquez sur **OK**.

**Ajouter**

Sélectionnez votre appareil dans les résultats de la recherche automatique ci-dessous. Actualiser

Nom du modèle	I/F	Nom du nœud	Adresse IP	Emplacement
---------------	-----	-------------	------------	-------------

Spécifiez votre appareil par adresse IP

Adresse IP

OK Annuler

5. Pour changer le nom d'ordinateur qui apparaîtra à l'écran ACL de l'appareil, saisissez le nouveau nom dans le champ **Entrez le nom d'affichage de votre ordinateur (max 15 caractères)**.
6. Cliquez sur **OK**.




### Renseignements connexes

- Exécuter la fonction de réception PC-FAX de Brother sur votre ordinateur (Windows)




## Voir les messages PC-FAX reçus (Windows)


### Statut de réception

Icône	Statut indiqué
	Mode d'attente Aucun message non lu
	Réception de messages
	Messages reçus Messages non lus


1. Double-cliquez sur l'icône  (Réception par PC-FAX) dans la barre des tâches de votre ordinateur.

La fenêtre **PC-FAX Receive (Réception par PC-FAX)** s'affiche.



2. Cliquez sur l'une des télécopies dans la liste pour l'afficher.
3. Une fois que vous avez terminé la consultation, cliquez sur  dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour la fermer.



Même après avoir fermé la fenêtre, la fonction Réception PC-Fax est active et l'icône  (**Réception par PC-FAX**) reste dans la barre des tâches de l'ordinateur. Pour fermer la fonction Réception PC-FAX, cliquez sur l'icône dans la barre des tâches de l'ordinateur et cliquez sur **Fermer**.

---



### Renseignements connexes

- [Recevoir des télécopies à l'aide de la fonction de réception PC-FAX \(Windows\)](#)
-

## PC-FAX pour Mac


Utilisez le logiciel PC-FAX de Brother pour envoyer directement des télécopies à partir de votre Mac sans les imprimer. Cette fonctionnalité permet de réduire votre consommation de papier et de gagner du temps.

- [Envoyer des télécopies depuis votre application \(Mac\)](#)


## Envoyer des télécopies depuis votre application (Mac)

PC-FAX prend en charge uniquement les télécopies en noir et blanc. Une télécopie en noir et blanc sera envoyée même si les données d'origine sont en couleur et le télécopieur destinataire prend en charge les télécopies en couleur.

1. Créez un document dans un logiciel sous Mac.
2. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
3. Cliquez sur le menu contextuel de l'application puis sélectionnez l'option **Envoi Fax**.



4. Cliquez sur le menu contextuel **Sortie**, puis sélectionnez l'option **Télécopieur**.



5. Tapez un numéro de télécopieur dans le champ **Entrer Numéro de Fax**, puis cliquez sur **Ajouter**.  
Le numéro de télécopieur est affiché dans le champ **Numéros de Fax destinataires**.



Pour envoyer une télécopie à plus d'un numéro, cliquez sur le bouton **Ajouter** après avoir saisi le premier numéro de télécopie puis tapez le prochain numéro de télécopie. Les numéros de télécopieurs destinataires s'afficheront dans le champ **Numéros de Fax destinataires**.

Nom	Fax#
	222-111-3333

6. Cliquez sur **Imprimer** pour envoyer la télécopie.



## Renseignements connexes

- [PC-FAX pour Mac](#)

## Réseau

- Fonctions de réseau de base prises en charge
- Logiciel et utilitaires de gestion du réseau
- Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil
- Fonctions réseau avancées
- Informations techniques pour les utilisateurs avancés

## Fonctions de réseau de base prises en charge

Le serveur d'impression prend en charge diverses fonctions selon le système d'exploitation. Utilisez ce tableau pour connaître les fonctions et les connexions réseau qui sont prises en charge par chaque système d'exploitation.

Systèmes d'exploitation	Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2012/2012 R2	OS X v10.9.5 OS X v10.10.x OS X v10.11.x
Impression	Oui	Oui	Oui
Numérisation	Oui		Oui
Envoi PC-FAX (Seulement disponible pour certains modèles)	Oui		Oui
Réception PC-FAX (Seulement disponible pour certains modèles)	Oui		
BRAdmin Light <sup>1</sup>	Oui	Oui	
BRAdmin Professional <sup>2</sup>	Oui	Oui	
Gestion à partir du Web	Oui	Oui	Oui
Configuration à distance (Seulement disponible pour certains modèles)	Oui		Oui
Status Monitor	Oui		Oui
Assistant de déploiement de pilote	Oui	Oui	
Appariement vertical (Windows 7, Windows 8 et Windows 10 uniquement)	Oui		



### Renseignements connexes

- [Réseau](#)

<sup>1</sup> BRAdmin Light est disponible en téléchargement sur la page de votre modèle à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).

<sup>2</sup> BRAdmin Professional est disponible en téléchargement sur la page de votre modèle à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Logiciel et utilitaires de gestion du réseau

Configurez et modifiez les paramètres réseau de votre appareil Brother à l'aide d'un utilitaire de gestion.

- [En savoir plus sur le logiciel et les utilitaires de gestion du réseau](#)
- [Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur](#)



## En savoir plus sur le logiciel et les utilitaires de gestion du réseau

### Gestion à partir du Web

L'application de gestion à partir du Web est un utilitaire qui emploie un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Entrez l'adresse IP de votre appareil dans votre navigateur Web pour accéder aux paramètres de votre serveur d'impression et les modifier.

### BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light est un utilitaire conçu pour la configuration initiale des appareils Brother connectés au réseau. Cet utilitaire peut rechercher des produits Brother sur votre réseau, afficher leur état et configurer les paramètres réseau de base comme l'adresse IP.

Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le Centre de solutions Brother à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com) pour télécharger BRAdmin Light.



- Si vous utilisez le pare-feu Windows ou la fonction de pare-feu d'une application anti-espion ou antivirus, désactivez-les temporairement. Quand vous êtes sûr que vous pouvez imprimer, configurez les paramètres logiciels en suivant les instructions.

### BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional 3 est un utilitaire permettant une gestion plus avancée des appareils Brother connectés au réseau. Cet utilitaire peut rechercher les produits Brother sur votre réseau et afficher l'état des appareils dans un écran facile à lire ressemblant à celui de l'Explorateur Windows, qui permet d'identifier l'état de chaque appareil à l'aide d'un simple code couleur. Vous pouvez configurer les paramètres du réseau et de l'appareil et mettre à jour le microprogramme de l'appareil à partir d'un ordinateur Windows sur votre réseau local. BRAdmin Professional 3 peut également enregistrer l'activité des périphériques Brother sur votre réseau et exporter les données du journal.



- Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com) pour télécharger la dernière version de l'utilitaire BRAdmin Professional 3 de Brother.
- Nom du nœud : le nom du nœud apparaît dans la fenêtre actuelle de BRAdmin Professional 3. Le nom de nœud par défaut est « BRNxxxxxxxxxxx » pour un réseau câblé ou « BRWxxxxxxxxxxx » pour un réseau sans fil (où « xxxxxxxxxxxxxx » est l'adresse MAC / adresse Ethernet de votre appareil).
- Si vous utilisez le pare-feu Windows ou la fonction de pare-feu d'une application anti-espion ou antivirus, désactivez-les temporairement. Quand vous êtes sûr que vous pouvez imprimer, configurez les paramètres logiciels en suivant les instructions.

### Configuration à distance (Windows et Mac)

Le programme de configuration à distance vous permet de configurer de nombreux paramètres de l'appareil et du réseau à partir d'une application Windows ou Mac. Lorsque vous démarrez cette application, les paramètres de votre appareil sont téléchargés automatiquement sur votre ordinateur et affichés à l'écran. Lorsque vous modifiez les paramètres, vous pouvez les télécharger directement vers l'appareil.



Cet utilitaire peut être employé avec une connexion USB ou une connexion réseau.



### Renseignements connexes

- [Logiciel et utilitaires de gestion du réseau](#)

## Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil

Pour connecter votre appareil à votre réseau sans fil, nous vous recommandons d'utiliser le CD-ROM d'installation.

- Avant de configurer votre appareil Brother pour un réseau sans fil
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé
- Configurer votre appareil pour un réseau sans fil d'entreprise
- Utiliser Wi-Fi Direct®

## Avant de configurer votre appareil Brother pour un réseau sans fil

Avant de tenter de configurer un réseau sans fil, confirmez les points suivants :

- Avant de configurer les paramètres sans fil, vous devez connaître votre nom de réseau (SSID) et votre clé de réseau. Si vous utilisez le réseau sans fil d'une entreprise, vous devez connaître le nom d'utilisateur et le mot de passe.



---

Si vous ne connaissez pas les informations de sécurité, contactez le fabricant du routeur, votre administrateur système ou votre fournisseur d'accès Internet.

---

- Pour obtenir les meilleurs résultats lors de l'impression quotidienne de documents, placez l'appareil Brother le plus près possible du point d'accès/routeur LAN sans fil, avec aussi peu d'obstacles que possible. De gros objets et des murs entre les deux appareils, ainsi que les interférences d'autres appareils électroniques, peuvent influencer sur la vitesse de transfert des données de vos documents.

En raison de ces facteurs, le sans-fil n'est peut-être pas la meilleure méthode de connexion pour tous les types de documents et d'applications. Si vous imprimez des fichiers volumineux, par exemple des documents de plusieurs pages comportant du texte et des graphiques de grande dimension, vous pouvez envisager de sélectionner le mode Ethernet câblé pour accélérer le transfert de données (modèles pris en charge uniquement) ou le mode USB pour obtenir la vitesse de transmission la plus rapide.

- Même si l'appareil Brother peut aussi bien être utilisé sur un réseau câblé que sans fil (modèles pris en charge uniquement), vous ne pouvez utiliser qu'une méthode de connexion à la fois. Toutefois, une connexion réseau sans fil et une connexion Wi-Fi Direct, ou encore une connexion réseau câblée (modèles pris en charge uniquement) et une connexion Wi-Fi Direct peuvent être utilisées en même temps.



### Renseignements connexes

- [Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil](#)
-

## Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre point d'accès/routeur sans fil prend en charge WPS (Configuration par bouton poussoir), vous pouvez utiliser WPS à partir du menu du panneau de commande de votre appareil pour configurer vos paramètres de réseau sans fil.




Les routeurs ou les points d'accès qui prennent en charge WPS comportent ce symbole :



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)


### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN] > [WPS].
2. Lorsque [Activer le réseau sans fil?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. Lorsque l'écran tactile vous indique de démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Appuyez ensuite sur [OK] sur votre appareil. Votre appareil tente automatiquement de se connecter à votre réseau sans fil.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et logiciels nécessaires au fonctionnement de votre appareil, insérez le disque d'installation Brother dans votre ordinateur ou accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN] > [WPS].
2. Lorsque [Activer le réseau sans fil?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. Lorsque l'écran tactile vous indique de démarrer WPS, appuyez sur le bouton WPS de votre point d'accès/routeur sans fil. Appuyez ensuite sur [OK] sur votre appareil. Votre appareil tente automatiquement de se connecter à votre réseau sans fil.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'affichage indique [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et logiciels nécessaires au fonctionnement de votre appareil, insérez le disque d'installation Brother dans votre ordinateur ou accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).



## **Renseignements connexes**

- Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil


## Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Si votre point d'accès/routeur LAN sans fil prend en charge WPS, vous pouvez utiliser la méthode d'amorçage NIP (numéro d'identification personnel) pour configurer vos paramètres de réseau sans fil.

La méthode d'amorçage (NIP) constitue l'une des méthodes de connexion mises en place par la Wi-Fi Alliance®. En saisissant un NIP créé par un inscrit (votre appareil) au registraire (un appareil qui gère le LAN sans fil), vous pouvez configurer les paramètres du réseau sans fil et de sécurité. Pour plus d'informations sur l'accès au mode WPS, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur sans fil.


### Type A


Connexion lorsque le point d'accès/routeur LAN sans fil (1) sert également de registraire.



### Type B

Connexion lorsqu'un autre appareil (2), comme un ordinateur, est utilisé comme registraire.




 Les routeurs ou les points d'accès qui prennent en charge WPS comportent ce symbole :



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN] > [WPS avec code NIP].
2. Lorsque [Activer le réseau sans fil?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].

3. L'écran ACL affiche un NIP à huit chiffres et l'appareil lance la recherche d'un point d'accès/routeur LAN sans fil.
4. En utilisant un ordinateur connecté au réseau, entrez l'adresse IP de l'appareil que vous utilisez comme registraire dans la barre d'adresse de votre navigateur. (Par exemple : http://192.168.1.2)
5. Accédez à la page des paramètres WPS et saisissez le code NIP, puis suivez les instructions affichées à l'écran.




- Le registraire est généralement le point d'accès/routeur LAN sans fil.
- La page de configuration diffère selon la marque du point d'accès/routeur du réseau local sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

**Si vous utilisez un ordinateur Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 comme registraire, suivez les étapes ci-après :**

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista

Cliquez sur  (Démarrer) > Réseau > Ajouter un périphérique sans fil.


- Windows 7

Cliquez sur  (Démarrer) > Périphériques et imprimantes > Ajouter un périphérique.

- Windows 8

Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit de votre bureau. Quand la barre de menu apparaît, cliquez sur **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Périphériques et imprimantes** > **Ajoutez un périphérique**.

- Windows 10


Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 comme registraire, vous devez l'enregistrer à l'avance sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.
- Si vous utilisez Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 comme registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en suivant les instructions à l'écran. Pour installer les pilotes et les logiciels dans leur intégralité, utilisez le disque d'installation Brother.

7. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.
8. Saisissez le NIP affiché sur l'écran ACL de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Sélectionnez votre réseau, puis cliquez sur **Suivant**.
10. Cliquez sur **Fermer**.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Wi-Fi] > [WPS avec code NIP].
2. Lorsque [Activer le réseau sans fil?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
3. L'écran ACL affiche un NIP à huit chiffres et l'appareil lance la recherche d'un point d'accès/routeur LAN sans fil.
4. En utilisant un ordinateur connecté au réseau, entrez l'adresse IP de l'appareil que vous utilisez comme registraire dans la barre d'adresse de votre navigateur. (Par exemple : http://192.168.1.2)
5. Accédez à la page des paramètres WPS et saisissez le code NIP, puis suivez les instructions affichées à l'écran.




- Le registraire est généralement le point d'accès/routeur LAN sans fil.
- La page de configuration diffère selon la marque du point d'accès/routeur du réseau local sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.

**Si vous utilisez un ordinateur Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 comme registraire, suivez les étapes ci-après :**

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Réseau** > **Ajouter un périphérique sans fil**.


- Windows 7

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Périphériques et imprimantes** > **Ajouter un périphérique**.

- Windows 8

Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit de votre bureau. Quand la barre de menu apparaît, cliquez sur **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Périphériques et imprimantes** > **Ajoutez un périphérique**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Ajouter un périphérique**.



- Pour utiliser un ordinateur Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 comme registraire, vous devez l'enregistrer à l'avance sur votre réseau. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil.
- Si vous utilisez Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 comme registraire, vous pouvez installer le pilote d'imprimante après la configuration sans fil en suivant les instructions à l'écran. Pour installer les pilotes et les logiciels dans leur intégralité, utilisez le disque d'installation Brother.

7. Sélectionnez votre appareil et cliquez sur **Suivant**.

8. Saisissez le NIP affiché sur l'écran ACL de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.

9. Sélectionnez votre réseau, puis cliquez sur **Suivant**.

10. Cliquez sur **Fermer**.



### **Renseignements connexes**

- [Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil](#)



## Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.


Nom du réseau (SSID)			
Mode de communication	Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Infrastructure	Système ouvert	AUCUN	-
		WEP	
	Clé partagée	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)			
HELLO			
Mode de communication	Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Infrastructure	WPA2-PSK	AES	12345678



Si votre routeur utilise le cryptage WEP, saisissez la clé employée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

2. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN] > [Assist config.].
3. Lorsque [Activer le réseau sans fil?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [<Nouveau SSID>], puis appuyez sur celle-ci.
5. Appuyez sur [OK].
6. Saisissez le nom du SSID, puis appuyez sur [OK].



Pour plus d'information sur la saisie de texte >> [Annexe](#)

7. Appuyez sur [Infrastructure].
8. Sélectionnez la méthode d'authentification, puis appuyez dessus.
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez sélectionné l'option [Système ouvert], appuyez sur [Aucun] ou sur [WEP].

Si vous avez sélectionné l'option [WEP] comme type de cryptage, saisissez la clé WEP, puis appuyez sur [OK].

- Si vous avez sélectionné l'option [Touche partagée], saisissez la clé WEP, puis appuyez sur [OK].
- Si vous avez sélectionné l'option [WPA/WPA2-PSK], appuyez sur [TKIP+AES] ou sur [AES]. Saisissez la clé WPA, puis appuyez sur [OK].



- Pour plus d'information sur la saisie de texte >> *Annexe*
- Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

10. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et logiciels nécessaires au fonctionnement de votre appareil, insérez le disque d'installation Brother dans votre ordinateur ou accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.


Nom du réseau (SSID)			
Mode de communication	Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Infrastructure	Système ouvert	AUCUN	-
		WEP	
	Clé partagée	WEP	
		WPA/WPA2-PSK	AES
		TKIP	

Par exemple :

Nom du réseau (SSID)			
HELLO			
Mode de communication	Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Clé de réseau
Infrastructure	WPA2-PSK	AES	12345678



Si votre routeur utilise le cryptage WEP, saisissez la clé employée comme première clé WEP. Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

2. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN] > [Assist config.].
3. Lorsque [Activer le réseau sans fil?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [<Nouveau SSID>]. Appuyez sur [<Nouveau SSID>], puis appuyez sur [OK].

---

5. Saisissez le nom du SSID, puis appuyez sur [OK].



---

Pour plus d'information sur la saisie de texte >> *Annexe*

6. Appuyez sur [Infrastructure] lorsque vous y êtes invité.

7. Sélectionnez la méthode d'authentification.

8. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez sélectionné l'option [Système ouvert], sélectionnez le type de cryptage [Aucun] ou [WEP], puis appuyez dessus.  
Si vous avez sélectionné l'option [WEP] comme type de cryptage, saisissez la clé WEP, puis appuyez sur [OK].
- Si vous avez sélectionné l'option [Touche partagée], saisissez la clé WEP, puis appuyez sur [OK].
- Si vous avez sélectionné l'option [WPA/WPA2-PSK], appuyez sur [TKIP+AES] ou [AES].  
Saisissez la clé WPA, puis appuyez sur [OK].



---

Pour plus d'information sur la saisie de texte >> *Annexe*

- Votre appareil Brother ne prend en charge que l'emploi de la première clé WEP.

---

9. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'affichage indique [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et logiciels nécessaires au fonctionnement de votre appareil, insérez le disque d'installation Brother dans votre ordinateur ou accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Renseignements connexes

- Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil
  - Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil
-

## Configurer votre appareil pour un réseau sans fil d'entreprise

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)

Mode de communication	Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Infrastructure	LEAP	CKIP		
		AES		
	EAP-FAST/NONE	TKIP		
		AES		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	EAP-FAST/GTC	TKIP		
		AES		
	PEAP/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	PEAP/GTC	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/CHAP	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
EAP-TTLS/PAP	TKIP			
	AES			
EAP-TLS	TKIP			-
	AES			-


Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Mode de communication	Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Infrastructure	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Si vous configurez votre appareil en utilisant l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client fourni par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du certificat client. Si vous avez installé plusieurs certificats, nous vous recommandons de prendre note du nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Si vous vérifiez votre appareil en utilisant le nom commun du certificat du serveur, nous vous recommandons de prendre note du nom commun avant de commencer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du nom commun du certificat du serveur.

2. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN] > [Assist config.].
3. Lorsque [Activer le réseau sans fil?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [<Nouveau SSID>], puis appuyez sur celle-ci.
5. Appuyez sur [OK].
6. Saisissez le nom du SSID, puis appuyez sur [OK].



Pour plus d'information sur la saisie de texte ►► *Annexe*

7. Appuyez sur [Infrastructure].
8. Sélectionnez la méthode d'authentification, puis appuyez dessus.
9. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez sélectionné l'option [LEAP], entrez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK]. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur [OK].
  - Si vous avez sélectionné l'option [EAP-FAST], [PEAP] ou [EAP-TTLS], sélectionnez la méthode d'authentification interne [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] ou [PAP].



Les choix de méthode d'authentification interne varient selon la méthode d'authentification sélectionnée.

Sélectionnez le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES].

Sélectionnez la méthode de vérification [No Verification], [CA] ou [CA + Server ID].

- Si vous avez sélectionné l'option [CA + Server ID], entrez le nom du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe (si requis), puis appuyez sur [OK] pour chaque option.
- Pour les autres sélections, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur [OK] pour chaque option.



Si vous n'avez pas importé de certificat d'autorité de certification dans votre appareil, ce dernier affiche [No Verification].

- Si vous avez sélectionné l'option [EAP-TLS], sélectionnez le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES].  
L'appareil affiche la liste des certificats client disponibles, parmi lesquels vous pouvez sélectionner le certificat.  
Sélectionnez la méthode de vérification [No Verification], [CA] ou [CA + Server ID].
  - Si vous avez sélectionné l'option [CA + Server ID], entrez le nom du serveur et le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK] pour chaque option.
  - Pour les autres sélections, entrez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK].



Si vous n'avez pas importé de certificat d'autorité de certification dans votre appareil, ce dernier affiche [No Verification].

10. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'écran ACL affiche [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et logiciels nécessaires au fonctionnement de votre appareil, insérez le disque d'installation Brother dans votre ordinateur ou accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Avant de configurer votre appareil, il est recommandé de noter les paramètres de votre réseau sans fil. Vous aurez besoin de ces informations pour poursuivre la configuration.

1. Vérifiez et notez les paramètres actuels du réseau sans fil.

Nom du réseau (SSID)

Mode de communication	Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Infrastructure	LEAP	CKIP		
		AES		
	EAP-FAST/NONE	TKIP		
		AES		
	EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	EAP-FAST/GTC	TKIP		
		AES		
	PEAP/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	PEAP/GTC	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/CHAP	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP		
		AES		
	EAP-TTLS/PAP	TKIP		
		AES		
EAP-TLS	TKIP			-
	AES			-


Par exemple :

Nom du réseau (SSID)
HELLO

Mode de communication	Méthode d'authentification	Mode de cryptage	Nom d'utilisateur	Mot de passe
Infrastructure	EAP-FAST/MS-CHAPv2	AES	Brother	12345678



- Si vous configurez votre appareil en utilisant l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client fourni par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du certificat client. Si vous avez installé plusieurs certificats, nous vous recommandons de prendre note du nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Si vous vérifiez votre appareil en utilisant le nom commun du certificat du serveur, nous vous recommandons de prendre note du nom commun avant de commencer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du nom commun du certificat du serveur.

2. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [WLAN] > [Assist config.].
3. Lorsque [Activer le réseau sans fil?] s'affiche, appuyez sur [Oui].  
L'assistant de configuration sans fil démarre. Pour annuler, appuyez sur [Non].
4. L'appareil recherche votre réseau et affiche la liste des SSID disponibles. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [<Nouveau SSID>]. Appuyez sur [<Nouveau SSID>], puis appuyez sur [OK].
5. Saisissez le nom du SSID, puis appuyez sur [OK].



Pour plus d'information sur la saisie de texte >> *Annexe*

6. Appuyez sur [Infrastructure] lorsque vous y êtes invité.
7. Sélectionnez la méthode d'authentification.
8. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez sélectionné l'option [LEAP], entrez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK]. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur [OK].
  - Si vous avez sélectionné l'option [EAP-FAST], [PEAP] ou [EAP-TTLS], sélectionnez la méthode d'authentification interne [NONE], [CHAP], [MS-CHAP], [MS-CHAPv2], [GTC] ou [PAP].



Les choix de méthode d'authentification interne varient selon la méthode d'authentification sélectionnée.

Sélectionnez le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES].

Sélectionnez la méthode de vérification [No Verification], [CA] ou [CA + Server ID].

- Si vous avez sélectionné l'option [CA + Server ID], entrez le nom du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe (si requis), puis appuyez sur [OK] pour chaque option.
- Pour les autres sélections, entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis appuyez sur [OK] pour chaque option.



Si vous n'avez pas importé de certificat d'autorité de certification dans votre appareil, ce dernier affiche [No Verification].

- Si vous avez sélectionné l'option [EAP-TLS], sélectionnez le type de cryptage [TKIP+AES] ou [AES].

L'appareil affiche la liste des certificats client disponibles, parmi lesquels vous pouvez sélectionner le certificat.

Sélectionnez la méthode de vérification [No Verification], [CA] ou [CA + Server ID].

- Si vous avez sélectionné l'option [CA + Server ID], entrez le nom du serveur et le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK] pour chaque option.
- Pour les autres sélections, entrez le nom d'utilisateur, puis appuyez sur [OK].



Si vous n'avez pas importé de certificat d'autorité de certification dans votre appareil, ce dernier affiche [No Verification].

9. L'appareil va tenter de se connecter à l'appareil sans fil que vous avez sélectionné.

Si votre appareil sans fil est connecté avec succès, l'affichage indique [Connecté].

Vous avez terminé la configuration du réseau sans fil. Pour installer les pilotes et logiciels nécessaires au fonctionnement de votre appareil, insérez le disque d'installation Brother dans votre ordinateur ou accédez à la

---

page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).

### **Renseignements connexes**

- [Méthodes supplémentaires de configuration de votre appareil Brother pour un réseau sans fil](#)
-




## Utiliser Wi-Fi Direct®

- Imprimer ou numériser à partir de votre appareil mobile à l'aide de Wi-Fi Direct
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct
- Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil

## Imprimer ou numériser à partir de votre appareil mobile à l'aide de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est l'une des méthodes de configuration sans fil mises au point par la Wi-Fi Alliance®. Elle vous permet de configurer un réseau sans fil sécurisé entre votre appareil Brother et un appareil mobile, par exemple un appareil Android™, un appareil Windows, un iPhone, un iPod touch ou un iPad, sans utiliser de point d'accès. Wi-Fi Direct prend en charge la configuration de réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton ou la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). Vous pouvez également configurer un réseau sans fil en configurant manuellement un SSID et un mot de passe. La fonction Wi-Fi Direct de votre appareil Brother prend en charge la sécurité WPA2™ avec cryptage AES.



1. Appareil mobile
2. Votre appareil Brother



- Même si l'appareil Brother peut aussi bien être utilisé sur un réseau câblé (modèles pris en charge uniquement) que sans fil, vous ne pouvez utiliser qu'une méthode de connexion à la fois. Toutefois, une connexion réseau sans fil et une connexion Wi-Fi Direct, ou encore une connexion réseau câblée et une connexion Wi-Fi Direct peuvent être utilisées en même temps.
- L'appareil pris en charge par la connexion Wi-Fi Direct peut devenir un propriétaire de groupe (P/G). Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, le propriétaire de groupe sert de point d'accès.



### Renseignements connexes

- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

## Configurer votre réseau Wi-Fi Direct

Configurez les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct à partir du panneau de commande de votre appareil.

- Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode de simple pression sur un bouton
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de la configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP)
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement

## Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct

Les instructions suivantes proposent cinq méthodes de configuration de votre appareil Brother dans un environnement réseau sans fil. Sélectionnez la méthode désirée pour votre environnement.

Vérifiez la configuration de votre appareil mobile.

1. Votre appareil mobile prend-il en charge Wi-Fi Direct ?

Option	Description
Oui	Passez à l'étape 2
Non	Passez à l'étape 3

2. Votre appareil mobile prend-il en charge la configuration par simple pression sur un bouton pour Wi-Fi Direct ?

Option	Description
Oui	➤➤ <i>Renseignements connexes</i> : Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode de simple pression sur un bouton
Non	➤➤ <i>Renseignements connexes</i> : Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP)

3. Votre appareil mobile prend-il en charge Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ?

Option	Description
Oui	Passez à l'étape 4
Non	➤➤ <i>Renseignements connexes</i> : Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement

4. Votre appareil mobile prend-il en charge la configuration par simple pression sur un bouton pour Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) ?

Option	Description
Oui	➤➤ <i>Renseignements connexes</i> : Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de la configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
Non	➤➤ <i>Renseignements connexes</i> : Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Pour utiliser la fonctionnalité Brother iPrint&Scan dans un réseau Wi-Fi Direct configuré à l'aide de la configuration par simple pression sur un bouton avec Wi-Fi Direct ou de la configuration par méthode d'amorçage (NIP) avec Wi-Fi Direct, l'appareil que vous utilisez pour configurer Wi-Fi Direct doit fonctionner sous Android™ 4.0 ou supérieur.



### Renseignements connexes

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode de simple pression sur un bouton](#)
- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage \(NIP\)](#)

- 
- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement
  - Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de la configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup™)
  - Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
-

## Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode de simple pression sur un bouton

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

Si votre appareil mobile prend en charge Wi-Fi Direct, suivez ces étapes pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Demande connexion Wi-Fi Direct reçue. App. sur [OK] pour connexion.] s'affiche sur l'écran ACL. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Bout-poussoir].
2. Activez Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile (consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile pour les instructions) lorsque [Activer Wi-Fi Direct sur autre périph. Puis app sur [OK].] s'affiche. Appuyez sur [OK] sur votre appareil Brother.  
La configuration Wi-Fi Direct démarre.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si votre appareil Brother est le propriétaire de groupe (P/G), connectez votre appareil mobile directement à l'appareil.
  - Lorsque votre appareil Brother n'est pas le propriétaire de groupe (P/G), il affiche les noms des appareils disponibles avec lesquels configurer un réseau Wi-Fi Direct. Sélectionnez l'appareil mobile auquel vous souhaitez vous connecter. Cherchez de nouveau les appareils disponibles en appuyant sur [Renumériser].


Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Si votre appareil mobile prend en charge Wi-Fi Direct, suivez ces étapes pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande de connexion Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour effectuer branchement.] s'affiche. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Bout-poussoir].
2. Activez Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile (consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile pour les instructions) lorsque [Activez Wi-Fi Direct sur un autre périphérique. Puis appuyez sur [OK].] s'affiche. Appuyez sur [OK] sur votre appareil Brother.  
Cette opération démarre la configuration Wi-Fi Direct.
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si votre appareil Brother est le propriétaire de groupe (P/G), connectez votre appareil mobile directement à l'appareil.
  - Lorsque votre appareil Brother n'est pas le propriétaire de groupe (P/G), il affiche les noms des appareils disponibles avec lesquels configurer un réseau Wi-Fi Direct. Sélectionnez l'appareil mobile auquel vous souhaitez vous connecter. Cherchez de nouveau les appareils disponibles en appuyant sur [Renumériser].

---

Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche le message [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.

### Renseignements connexes

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct](#)
  - [Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct](#)
-

## Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de la configuration WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

Si votre appareil mobile prend en charge WPS (configuration par simple pression sur un bouton), suivez cette procédure pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Demande connexion Wi-Fi Direct reçue. App. sur [OK] pour connex.] s'affiche sur l'écran ACL. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Prop. groupe] > [Activé].
2. Appuyez sur [Bout-poussoir].
3. Activez la méthode de configuration par pression sur un bouton à l'aide de WPS (voir les instructions dans le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile). Lorsque [Activer Wi-Fi Direct sur autre périph. Puis app sur [OK].] s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil, appuyez sur [OK] sur votre appareil. Cette opération démarre la configuration Wi-Fi Direct.


Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Si votre appareil mobile prend en charge WPS (configuration par simple pression sur un bouton), suivez cette procédure pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande de connexion Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour effectuer branchement.] s'affiche. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Prop. groupe] > [Activé].
2. Appuyez sur [Bout-poussoir].
3. Activez la méthode de configuration par pression sur un bouton à l'aide de WPS (voir les instructions dans le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile). Lorsque [Activez Wi-Fi Direct sur un autre périphérique. Puis appuyez sur [OK].] s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil, appuyez sur [OK] sur votre appareil. Cette opération démarre la configuration Wi-Fi Direct.

Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche le message [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.



### Renseignements connexes

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct](#)
- [Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct](#)



## Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP)

>> MFC-J5330DW


>> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

### MFC-J5330DW

Si votre appareil mobile prend en charge la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Direct, suivez ces étapes pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Demande connexion Wi-Fi Direct reçue. App. sur [OK] pour connex.] s'affiche sur l'écran ACL. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.


1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Code NIP].
2. Activez Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile (consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile pour les instructions) lorsque [Activer Wi-Fi Direct sur autre périph. Puis app sur [OK].] s'affiche. Appuyez sur [OK] sur votre appareil Brother.

La configuration Wi-Fi Direct démarre.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si votre appareil Brother est le propriétaire de groupe (P/G), il attendra la demande de connexion de votre appareil mobile. Lorsque [Code NIP] apparaît, entrez sur l'appareil le code NIP affiché sur votre appareil mobile. Appuyez sur [OK]. Suivez les instructions.  
Si le code NIP s'affiche sur votre appareil Brother, entrez-le sur votre appareil mobile.
  - Lorsque votre appareil Brother n'est pas le propriétaire de groupe (P/G), il affiche les noms des appareils disponibles avec lesquels configurer un réseau Wi-Fi Direct. Sélectionnez l'appareil mobile auquel vous souhaitez vous connecter. Cherchez de nouveau les appareils disponibles en appuyant sur [Re-numériser].

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur [Afficher le code PIN] pour afficher le code NIP sur votre appareil et entrez le code NIP sur votre appareil mobile. Suivez les instructions.
- Appuyez sur [Saisir code NIP] pour entrer sur l'appareil le code NIP affiché par votre appareil mobile, puis appuyez sur [OK]. Suivez les instructions.

Si votre appareil mobile n'affiche pas de code NIP, appuyez sur  sur votre appareil Brother. Revenez à l'étape 1 et réessayez.


Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Si votre appareil mobile prend en charge la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Direct, suivez ces étapes pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande de connexion Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour effectuer branchement.] s'affiche. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Code NIP].

- 
2. Activez Wi-Fi Direct sur votre appareil mobile (consultez le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile pour les instructions) lorsque [Activez Wi-Fi Direct sur un autre périphérique. Puis appuyez sur [OK].] s'affiche. Appuyez sur [OK] sur votre appareil Brother.

Cette opération démarre la configuration Wi-Fi Direct.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si votre appareil Brother est le propriétaire de groupe (P/G), il attendra la demande de connexion de votre appareil mobile. Lorsque [Code NIP] apparaît, entrez sur l'appareil le code NIP affiché sur votre appareil mobile. Appuyez sur [OK]. Suivez les instructions.

Si le code NIP s'affiche sur votre appareil Brother, entrez-le sur votre appareil mobile.

- Lorsque votre appareil Brother n'est pas le propriétaire de groupe (P/G), il affiche les noms des appareils disponibles avec lesquels configurer un réseau Wi-Fi Direct. Sélectionnez l'appareil mobile auquel vous souhaitez vous connecter. Cherchez de nouveau les appareils disponibles en appuyant sur [Renommer].

Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Appuyez sur [Afficher le code PIN] pour afficher le code NIP sur votre appareil et entrez le code NIP sur votre appareil mobile. Suivez les instructions.
- Appuyez sur [Saisir code NIP] pour entrer sur l'appareil le code NIP affiché par votre appareil mobile, puis appuyez sur [OK]. Suivez les instructions.

Si votre appareil mobile n'affiche pas de code NIP, appuyez sur  sur votre appareil Brother.

Revenez à l'étape 1 et réessayez.

Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche le message [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.



### Renseignements connexes

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct](#)
  - [Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct](#)
-

## Configurer votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

Si votre appareil mobile prend en charge la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), suivez ces étapes pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Demande connexion Wi-Fi Direct reçue. App. sur [OK] pour connex.] s'affiche sur l'écran ACL. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Propriétés] > [Activé] > [Code NIP].
2. Lorsque [Activer Wi-Fi Direct sur autre périph. Puis app sur [OK].] s'affiche, activez la méthode de configuration par méthode d'amorçage (NIP) à l'aide de WPS (voir les instructions dans le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile), puis appuyez sur [OK] sur votre appareil Brother.  
Cette opération démarre la configuration Wi-Fi Direct.
3. L'appareil attend une demande de connexion de la part de votre appareil mobile. Lorsque [Code NIP] apparaît, entrez sur l'appareil le code NIP affiché sur votre appareil mobile. Appuyez sur [OK].


Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Si votre appareil mobile prend en charge la méthode d'amorçage (NIP) de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), suivez ces étapes pour configurer un réseau Wi-Fi Direct :



Lorsque l'appareil reçoit la demande de connexion Wi-Fi Direct de votre appareil mobile, le message [Demande de connexion Wi-Fi Direct reçue. Appuyez sur [OK] pour effectuer branchement.] s'affiche. Appuyez sur [OK] pour établir la connexion.

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Propriétés] > [Activé] > [Code NIP].
2. Lorsque [Activez Wi-Fi Direct sur un autre périphérique. Puis appuyez sur [OK].] s'affiche, activez la méthode de configuration par méthode d'amorçage (NIP) à l'aide de WPS (voir les instructions dans le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile), puis appuyez sur [OK] sur votre appareil Brother.  
Cette opération démarre la configuration Wi-Fi Direct.
3. L'appareil attend une demande de connexion de la part de votre appareil mobile. Lorsque [Code NIP] apparaît, entrez sur l'appareil le code NIP affiché sur votre appareil mobile. Appuyez sur [OK].

Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche le message [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.



---

## Renseignements connexes

---

- Configurer votre réseau Wi-Fi Direct
  - Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct
-


## Configurer votre réseau Wi-Fi Direct manuellement

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct ou WPS, vous devez configurer un réseau Wi-Fi Direct manuellement.

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Manuel].
2. L'appareil affiche le nom SSID et le mot de passe. Allez sur l'écran des paramètres de réseau sans fil de votre appareil mobile et entrez le nom SSID et le mot de passe.

Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Si votre appareil mobile ne prend pas en charge Wi-Fi Direct ou WPS, vous devez configurer un réseau Wi-Fi Direct manuellement.

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Wi-Fi Direct] > [Manuel].
2. L'appareil affiche le nom SSID et le mot de passe. Allez sur l'écran des paramètres de réseau sans fil de votre appareil mobile et entrez le nom SSID et le mot de passe.

Si votre appareil mobile se connecte avec succès, l'appareil affiche le message [Connecté]. Vous avez terminé la configuration de réseau Wi-Fi Direct.

### Renseignements connexes

- [Configurer votre réseau Wi-Fi Direct](#)
- [Présentation de la configuration réseau Wi-Fi Direct](#)

## Fonctions réseau avancées

- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Opérations de télécopie à partir d'Internet \(I-Fax\)](#)
- [Configuration et utilisation de la recherche LDAP](#)
- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Imprimer le rapport de configuration réseau

Le rapport de configuration réseau indique la configuration réseau, y compris les paramètres du serveur d'impression réseau.




- Nom du nœud : le nom du nœud apparaît dans le rapport de configuration réseau actuel. Le nom du nœud par défaut est « BRNxxxxxxxxxxx » pour un réseau câblé ou « BRWxxxxxxxxxxx » pour un réseau sans fil (où « xxxxxxxxxxxxxx » correspond à l'adresse MAC/adresse Ethernet de votre appareil).
- Si l'[IP Address] sur le rapport de configuration réseau indique 0.0.0.0, attendez une minute, puis réessayez d'imprimer.
- Vous pouvez trouver les paramètres de votre appareil, comme l'adresse IP, le masque de sous-réseau, le nom du nœud et l'adresse MAC, sur le rapport, par exemple :
  - Adresse IP : 192.168.0.5
  - Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
  - Nom de nœud : BRN000ca0000499
  - Adresse MAC : 00-0c-a0-00-04-99

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Imp. Rapports] > [Configuration réseau] > [Oui].

L'appareil imprime le rapport de configuration réseau du moment.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Imp. Rapports] > [Configuration réseau] > [Oui].

L'appareil imprime le rapport de configuration réseau du moment.


### Renseignements connexes

- [Fonctions réseau avancées](#)
- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)
- [Où puis-je trouver les paramètres réseau de mon appareil Brother?](#)
- [Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau \(Windows\)](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)
- [Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)
- [Désactiver / activer AirPrint à l'aide de l'application de gestion sur le Web \(navigateur Web\)](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)

## Opérations de télécopie à partir d'Internet (I-Fax)

Le programme I-Fax de Brother vous permet d'envoyer et de recevoir des télécopies en employant Internet comme mécanisme de transport. Les documents sont transmis par courriel sous forme de fichiers joints au format TIFF. Votre ordinateur peut envoyer et recevoir des documents à condition qu'il dispose d'une application capable de générer et d'afficher des fichiers TIFF. Vous pouvez utiliser n'importe quelle application de visionneuse TIFF. Les documents transmis par l'intermédiaire de l'appareil Brother sont automatiquement convertis au format TIFF. Si vous souhaitez envoyer et recevoir des messages avec votre appareil Brother, l'application de courriel installée sur votre ordinateur doit prendre en charge le format MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions).

Pour utiliser cette fonction, veuillez consulter le Centre de solutions Brother à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com), cliquez sur **Téléchargements** dans la page de votre modèle et téléchargez l'outil d'installation d'I-Fax.



1. Télécopie (expéditeur)
2. Ligne téléphonique
3. Votre appareil Brother (destinataire/expéditeur)
4. Internet
5. Un ordinateur reçoit un courriel transféré
6. Un télécopieur reçoit une télécopie transférée



- I-Fax prend en charge l'envoi et la réception de documents au format Lettre ou A4 et en noir et blanc uniquement.



### Renseignements connexes

- [Fonctions réseau avancées](#)
- [Informations importantes concernant la fonction Internet Fax \(I-Fax\)](#)
- [Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax](#)
- [Options I-Fax](#)
- [Transfert de courriels et de télécopies reçus](#)



## Informations importantes concernant la fonction Internet Fax (I-Fax)

La fonction de communication I-Fax sur un réseau local est très similaire à la communication par courriel. Toutefois, elle est à distinguer des échanges de télécopies par lignes téléphoniques classiques. En cas d'utilisation de la fonction I-Fax, tenez compte des points suivants :

- Selon divers facteurs tels que l'emplacement du destinataire, la structure du réseau local et le trafic présent sur le circuit (tel qu'Internet), le système pourrait prendre plus de temps qu'à l'habitude pour envoyer un message d'erreur.
- Pour envoyer des documents revêtant un caractère confidentiel, du fait du piètre niveau de sécurité d'une transmission par Internet, nous vous conseillons d'utiliser les lignes téléphoniques classiques.
- Si le système de messagerie du destinataire n'est pas compatible avec le format MIME, vous ne pourrez pas lui transmettre des documents I-Fax. Si possible, vérifiez au préalable, et notez que certains serveurs n'enverront pas de réponse d'erreur.
- Si un document est trop volumineux pour être envoyé par I-Fax, il est possible qu'il n'arrive pas au destinataire.
- Vous ne pouvez pas modifier la police et la taille du texte des courriels reçus par Internet.




### Renseignements connexes

- [Opérations de télécopie à partir d'Internet \(I-Fax\)](#)

## Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax

Avant d'utiliser I-Fax, configurez votre appareil Brother de manière à ce qu'il communique avec votre réseau et votre serveur de messagerie. Vous pouvez configurer ces éléments à l'aide du panneau de commande de l'appareil, la Gestion à partir du Web, la configuration à distance ou BRAdmin Professional. Il est conseillé d'utiliser l'application de gestion sur le Web pour configurer les éléments optionnels.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).  
Par exemple :  
http://192.168.1.2
3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Dans le champ **POP3/IMAP4/SMTP**, cliquez sur **Paramètres avancés** et configurez les paramètres suivants :
  - **Envoyer les paramètres du courriel(SMTP)**
    - **Port**
    - **Méthode d'authentification du serveur**
    - **Nom du compte SMTP-AUTH**
    - **Mot de passe du compte SMTP-AUTH**
  - **Paramètres de réception de courriel(POP3/IMAP4)**
    - **Protocole**
    - **Nom de la boîte aux lettres**
    - **Mot de passe de la boîte aux lettres**



Si vous avez des doutes concernant l'un ou l'autre de ces éléments, consultez votre administrateur système.

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.  
La boîte de dialogue **Tester la configuration de réception/d'envoi de courriel** s'affiche.
8. Suivez les instructions dans la boîte de dialogue pour tester les paramètres actuels.




### Renseignements connexes

- [Opérations de télécopie à partir d'Internet \(I-Fax\)](#)
- [Configuration initiale pour le courriel ou I-Fax](#)
- [Envoyer un I-Fax](#)
- [Recevoir un I-Fax automatiquement](#)
- [Relève manuelle du serveur](#)
- [Options I-Fax](#)

## Configuration initiale pour le courriel ou I-Fax

Avant d'envoyer un I-Fax, utilisez l'application de gestion sur le Web pour configurer les options d'envoi et de réception, si nécessaire.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).  
Par exemple :  
http://192.168.1.2
3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres télécopie**.
5. Cliquez sur **Télécopie internet** dans la barre de navigation de gauche.
6. Cliquez sur **Config. Envoi courriel** et configurez les paramètres suivants :

### Config. Envoi courriel

---

Objet du courriel	<input type="text"/>
Limite taille	<input checked="" type="radio"/> Arrêt <input type="radio"/> Marche
Taille maximale	<input type="text" value="1"/> Mo
Demande d'avis de réception (envoi)	<input checked="" type="radio"/> Arrêt <input type="radio"/> Marche

---

[POP3/IMAP4/SMTP>>](#)

---

- **Objet du courriel**
  - **Limite taille**
  - **Demande d'avis de réception (envoi)**
7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax](#)
- [Transfert de courriels et de télécopies reçus](#)

## Envoyer un I-Fax

L'envoi d'un I-Fax n'est pas différent de l'envoi d'une télécopie normale. Assurez-vous que les informations du destinataire sont enregistrées dans votre carnet d'adresses électroniques et chargez le document que I-Fax doit envoyer dans l'appareil Brother.





- Si l'ordinateur auquel vous souhaitez envoyer un document ne fonctionne pas sous Windows Server 2008/2012/2012 R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, demandez au propriétaire de l'ordinateur d'installer un logiciel capable d'afficher les fichiers TIFF.
- Pour envoyer plusieurs pages, utilisez le chargeur automatique de documents (ADF).

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si la fonction de prévisualisation de télécopie est réglée sur [Désactivé], appuyez sur [Fax].
  - Si la fonction de prévisualisation de télécopie est réglée sur [Activé], appuyez sur [Fax], puis sur [Envoi de télécopies].
3. Pour modifier les paramètres d'envoi de télécopie, appuyez sur [Options].
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les paramètres de télécopie. Lorsque le paramètre souhaité est affiché, appuyez dessus et sélectionnez votre préférence. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [OK].
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur , puis entrez l'adresse électronique.
  - Appuyez sur [Carnet d'adr.], choisissez l'adresse électronique du destinataire, puis appuyez sur [Appliquer].
6. Appuyez sur [Démarr. télécopie].


L'appareil lance la numérisation. Une fois numérisé, le document est transmis au destinataire par le biais de votre serveur SMTP. Vous pouvez annuler la transmission en appuyant sur  pendant la numérisation. Une fois la transmission terminée, l'appareil passe en mode d'attente.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si la fonction de prévisualisation de télécopie est réglée sur [Désactivé], appuyez sur [Télec].
  - Si la fonction de prévisualisation de télécopie est réglée sur [Activé], appuyez sur [Télec] et [Envoi de télécopies].
3. Pour modifier les paramètres d'envoi de télécopie, appuyez sur [Options].
4. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour faire défiler les réglages de télécopie. Lorsque le paramètre souhaité est affiché, appuyez dessus et sélectionnez votre préférence. Une fois la modification des paramètres terminée, appuyez sur [OK].
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Appuyez sur , puis entrez l'adresse électronique.
  - Appuyez sur [Carnet d'adresses], choisissez l'adresse électronique du destinataire, puis appuyez sur [Appliquer].

---

6. Appuyez sur [Démarr. télécopie].

L'appareil lance la numérisation. Une fois numérisé, le document est transmis au destinataire par le biais de votre serveur SMTP. Vous pouvez annuler la transmission en appuyant sur  pendant la numérisation.

Une fois la transmission terminée, l'appareil passe en mode d'attente.




### **Renseignements connexes**

- [Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax](#)

## Recevoir un I-Fax automatiquement

Pour recevoir un I-Fax automatiquement, utilisez l'application de gestion sur le Web pour configurer les options de réception, si nécessaire.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).  
Par exemple :  
http://192.168.1.2
3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres télécopie**.
5. Cliquez sur **Télécopie internet** dans la barre de navigation de gauche.
6. Cliquez sur **Config. Réception courriel** et configurez les paramètres suivants :

### Config. Réception courriel

---

Réception automatique	<input type="radio"/> Arrêt <input checked="" type="radio"/> Marche
Fréquence d'interrogation	<input type="text" value="10"/> Minute(s)
Imprimer en-tête message	<input type="text" value="Aucun"/> ▼
Supprimer/Lire le courriel d'erreur de réception	<input type="radio"/> Arrêt <input checked="" type="radio"/> Marche
Envoy notifiat réception	<input type="text" value="Arrêt"/> ▼

---

[POP3/IMAP4/SMTP>>](#)

---

- Réception automatique
- Fréquence d'interrogation
- Imprimer en-tête message
- Supprimer/Lire le courriel d'erreur de réception
- Envoy notifiat réception

Vous pouvez recevoir des courriels de deux façons :

- Réception POP3/IMAP4 à intervalles réguliers
- Réception POP3/IMAP4, démarrée manuellement

Lorsque la réception POP3/IMAP4 est utilisée, l'appareil interroge le serveur de messagerie pour recevoir les données. L'interrogation peut se produire à des intervalles définis (par exemple, vous pouvez configurer

---

l'appareil de manière à ce qu'il interroge le serveur de messagerie toutes les dix minutes) ou vous pouvez interroger manuellement le serveur.

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.



- 
- Si votre appareil commence à recevoir des données de courriel, l'écran ACL affiche [Réception]. Le courriel est automatiquement imprimé.
  - Si votre appareil vient à manquer de papier en cours de réception de données, les données reçues seront conservées dans la mémoire de l'appareil. Ces données seront imprimées automatiquement quand du papier sera chargé dans l'appareil.
  - Si le message reçu n'est pas au format texte ordinaire, ou si un fichier joint n'est pas au format TIFF, le message d'erreur « **LE FORMAT DU FICHIER ATTACHE N'EST PAS SUPPORTE** » est imprimé.
  - Si le message reçu est trop volumineux, le message d'erreur « **FICHIER E-MAIL TROP GRAND** » est imprimé.
  - Si **Supprimer/Lire le courriel d'erreur de réception** est réglé sur **Marche** (réglage par défaut), le message d'erreur est automatiquement supprimé (POP3) ou lu (IMAP4) du serveur de messagerie.
- 



### Renseignements connexes


- [Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax](#)
  - [Mode d'affichage des I-Fax reçus sur un ordinateur](#)
  - [Transfert de courriels et de télécopies reçus](#)
-

## Relève manuelle du serveur


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Courriel/IFAX] > [Réception manuelle] > [Oui].
2. L'écran ACL affiche [Réception] et votre appareil imprime les données à partir du serveur de courriel.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Courriel/IFAX] > [Réception manuelle] > [Oui].
2. L'écran ACL affiche [Réception] et votre appareil imprime les données à partir du serveur de courriel.

### Renseignements connexes

- [Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax](#)
- [Mode d'affichage des I-Fax reçus sur un ordinateur](#)
- [Transfert de courriels et de télécopies reçus](#)



---

▲ Accueil > Réseau > Fonctions réseau avancées > Opérations de télécopie à partir d'Internet (I-Fax) > Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax > Relève manuelle du serveur > Mode d'affichage des I-Fax reçus sur un ordinateur

## Mode d'affichage des I-Fax reçus sur un ordinateur

Lorsqu'un ordinateur reçoit un document I-Fax, le document est joint à un courriel informant dans sa ligne d'objet que le serveur de messagerie a reçu un document I-Fax. Vous pouvez soit attendre que l'appareil Brother interroge le serveur de messagerie, soit interroger le serveur de messagerie manuellement pour recevoir les données entrantes.



### Renseignements connexes


- [Relève manuelle du serveur](#)
  - [Recevoir un I-Fax automatiquement](#)
-

## Options I-Fax


- Transfert de courriels et de télécopies reçus
- Configurer la diffusion par relais sur votre appareil Brother
- Message de vérification Internet Fax (I-Fax)
- Message d'erreur I-FAX
- Configurer votre appareil Brother pour le courriel ou I-Fax

## Transfert de courriels et de télécopies reçus

Utilisez Brother I-Fax pour transférer des courriels ou des télécopies standard vers un autre ordinateur, un télécopieur ou un autre appareil I-Fax. Activez la fonction de transfert à l'aide de l'application de gestion sur le Web.



1. Télécopie (expéditeur)
2. Ligne téléphonique
3. Votre appareil Brother (destinataire/expéditeur)
4. Internet
5. Un ordinateur reçoit un courriel transféré

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `http://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).  
Par exemple :  
`http://192.168.1.2`
3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres télécopie**.
5. Cliquez sur **Options accès à distance**.
6. Sélectionnez **Retransmission télécopie** dans le champ **Ach/Page/Sauve/Nuage**.
7. Sélectionnez la case à cocher **Adresse de courriel** dans **No retransmission téléc**, puis saisissez l'adresse électronique du destinataire.
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.




### Renseignements connexes


- [Options I-Fax](#)
- [Relève manuelle du serveur](#)
- [Opérations de télécopie à partir d'Internet \(I-Fax\)](#)
- [Configuration initiale pour le courriel ou I-Fax](#)
- [Recevoir un I-Fax automatiquement](#)

## Configurer la diffusion par relais sur votre appareil Brother

Une diffusion par relais permet à l'appareil Brother de recevoir un message par Internet puis de le retransmettre à un autre télécopieur par l'intermédiaire de lignes téléphoniques traditionnelles. Si vous devez envoyer un document par télécopie sur une longue distance ou à l'étranger, utilisez la fonction de diffusion par relais pour économiser sur les frais de communication.



1. Télécopieur Internet
2. Internet
3. Votre appareil Brother
4. Ligne téléphonique
5. Télécopieur

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « `http://adresse IP de l'appareil` » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).  
Par exemple :  
`http://192.168.1.2`
3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Paramètres télécopie**.
5. Cliquez sur **Télécopie internet** dans la barre de navigation de gauche.
6. Cliquez sur **Configuration de relai** et configurez les paramètres suivants :

## Configuration de relai

Fonction de relai

Arrêt  Marche

Domaines de relai

Rapport de relai

Arrêt  Marche

- **Fonction de relai**

Réglez la **Fonction de relai** sur **Marche**.

- **Domaines de relai**

Configurez le nom de domaine de votre appareil sur l'appareil qui diffusera le document vers le télécopieur traditionnel. Pour utiliser votre appareil comme station de diffusion par relais, vous devez spécifier le nom de domaine approuvé (la partie du nom qui suit le signe « @ ») sur l'appareil. Procédez avec précaution lors de la sélection d'un domaine approuvé : tous les utilisateurs de ce domaine pourront vous envoyer des diffusions par relais. Vous pouvez enregistrer jusqu'à cinq noms de domaine.

- **Rapport de relai**

Spécifiez si vous souhaitez imprimer un rapport une fois que l'appareil a terminé la diffusion par relais.

7. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.




### Renseignements connexes

- [Options I-Fax](#)
- [Diffusion par relais à partir de votre appareil Brother](#)
- [Diffusion relais à partir de votre ordinateur](#)

## Diffusion par relais à partir de votre appareil Brother

Utilisez la fonction de diffusion relais pour envoyer un courriel depuis votre appareil à un télécopieur traditionnel.




### 1. Internet

Dans cet exemple, l'adresse électronique de votre appareil est FAX@brother.com. Vous souhaitez envoyer un document à partir de cet appareil à un télécopieur traditionnel situé en Angleterre dont l'adresse électronique est UKFAX@brother.co.uk, et vous souhaitez que votre appareil envoie le document par le biais d'une ligne téléphonique traditionnelle.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

## MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si la fonction de prévisualisation de télécopie est réglée sur [Désactivé], appuyez sur [Fax].
  - Si la fonction de prévisualisation de télécopie est réglée sur [Activé], appuyez sur [Fax], puis sur [Envoi de télécopies].
3. Appuyez sur [Options] > [Télédiffusion] > [Ajouter numéro].
4. Vous pouvez ajouter des adresses électroniques à la diffusion en procédant comme suit :
  - Appuyez sur [Ajouter numéro] et sur , entrez l'adresse électronique, puis appuyez sur [OK].
  - Appuyez sur [Ajouter depuis le carnet d'adresses]. Appuyez sur la case à cocher de l'adresse électronique que vous souhaitez ajouter à la diffusion. Après avoir coché toutes les adresses électroniques désirées, appuyez sur [OK].
  - Appuyez sur [Recher ds carnet adresses]. Entrez le nom et appuyez sur [OK]. Les résultats de la recherche s'affichent. Appuyez sur le nom puis sur l'adresse électronique que vous souhaitez ajouter à la diffusion.

Voici un exemple illustrant comment saisir l'adresse électronique et le numéro de télécopieur :

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)


Adresse électronique      Numéro de télécopieur

Le mot « fax# » doit être inclus dans le numéro de téléphone à l'intérieur des parenthèses.

Après avoir saisi tous les numéros de télécopie, appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur [Démarr. télécopie].

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si la fonction de prévisualisation de télécopie est réglée sur [Désactivé], appuyez sur [Télec].
  - Si la fonction de prévisualisation de télécopie est réglée sur [Activé], appuyez sur [Télec] et [Envoi de télécopies].
3. Appuyez sur [Options] > [Télédiffusion] > [Ajouter numéro].
4. Vous pouvez ajouter des adresses électroniques à la diffusion en procédant comme suit :
  - Appuyez sur [Ajouter numéro] et sur , entrez l'adresse électronique, puis appuyez sur [OK].
  - Appuyez sur [Ajouter depuis le carnet d'adresses]. Appuyez sur la case à cocher de l'adresse électronique que vous souhaitez ajouter à la diffusion. Après avoir coché toutes les adresses électroniques désirées, appuyez sur [OK].
  - Appuyez sur [Recher ds carnet adresses]. Entrez le nom et appuyez sur [OK]. Les résultats de la recherche s'affichent. Appuyez sur le nom puis sur l'adresse électronique que vous souhaitez ajouter à la diffusion.

Voici un exemple illustrant comment saisir l'adresse électronique et le numéro de télécopieur :

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

└──────────────────┘  
Adresse électronique

└──────────┘  
Numéro de télécopieur

Le mot « fax# » doit être inclus dans le numéro de téléphone à l'intérieur des parenthèses.

Après avoir saisi tous les numéros de télécopie, appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur [Démarr. télécopie].


### Renseignements connexes

- [Configurer la diffusion par relais sur votre appareil Brother](#)

## Diffusion relais à partir de votre ordinateur

Utilisez la fonction de diffusion par relais pour envoyer un courriel depuis votre ordinateur à un télécopieur traditionnel.

Certains logiciels de messagerie ne prennent pas en charge l'envoi d'un courriel à un grand nombre de numéros de télécopieur. Si votre logiciel de messagerie ne prend pas en charge l'envoi à plusieurs numéros de télécopieur, vous ne pouvez rerouter un message qu'à un télécopieur à la fois.



Si vous envoyez un courriel à un télécopieur traditionnel, la méthode de saisie du numéro du télécopieur varie en fonction du logiciel de messagerie que vous utilisez.

1. Dans votre logiciel de messagerie, créez un nouveau message et entrez l'adresse électronique de l'appareil relais ainsi que le numéro du premier télécopieur dans la boîte « À ».

L'exemple suivant indique comment saisir l'adresse électronique et le numéro de télécopieur :

UKFAX@brother.co.uk(fax#123456789)

Adresse électronique

Numéro de télécopieur

Le mot « fax# » doit être inclus dans le numéro de téléphone à l'intérieur des parenthèses.



Pour Microsoft Outlook, vous devez saisir les données de l'adresse dans le carnet d'adresses comme suit :

Nom : fax#123456789

Adresse électronique : UKFAX@brother.co.uk

2. Saisissez l'adresse de l'appareil relais ainsi que le numéro du second télécopieur dans la boîte « À ».
3. Envoyez le courriel.



### Renseignements connexes

- [Configurer la diffusion par relais sur votre appareil Brother](#)



## Message de vérification Internet Fax (I-Fax)

- Le message de vérification pour l'envoi permet de demander un avis du poste récepteur où votre I-Fax ou votre courriel a été reçu et traité.
- Le message de vérification pour la réception permet de transmettre un rapport par défaut au poste d'origine après avoir correctement reçu et traité l'I-Fax ou le courriel.

Pour utiliser cette fonctionnalité, activez les options [Avis] dans les options [Config Rc cour] et [Config TX cour] du menu du panneau de commande de votre appareil Brother.



### Renseignements connexes


- [Options I-Fax](#)
- [Activer les notifications d'envoi pour le message de vérification de transmission](#)
- [Activer les notifications de réception pour le message de vérification de transmission](#)

## Activer les notifications d'envoi pour le message de vérification de transmission

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Courriel/IFAX] > [Config TX cour] > [Avis].
2. Quand elle est définie à [Activé], un champ d'information supplémentaire est envoyé avec les données d'image. Ce champ s'appelle « MDN ».



Pour que la demande soit prise en compte, le destinataire doit prendre en charge le champ MDN.


3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Courriel/IFAX] > [Config TX cour] > [Avis].
2. Quand elle est définie à [Activé], un champ d'information supplémentaire est envoyé avec les données d'image. Ce champ s'appelle « MDN ».



Pour que la demande soit prise en compte, le destinataire doit prendre en charge le champ MDN.

3. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Message de vérification Internet Fax \(I-Fax\)](#)

## Activer les notifications de réception pour le message de vérification de transmission

- >> MFC-J5330DW
- >> MFC-J5830DW/MFC-J5930DW


### MFC-J5330DW

- Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Courriel/IFAX] > [Config Rc cour] > [Avis].
- Appuyez sur l'un des trois paramètres possibles :


Option	Description
Avis de réception Activé	Lorsque la notification de réception est réglée sur <i>Activé</i> , un message fixe est renvoyé à l'expéditeur pour indiquer que le message a bien été reçu et traité.  Ces messages fixes dépendent de l'opération demandée par l'expéditeur.  Exemple : Réussite: Reçu de <Adresse courr>
Avis de réception MDN	Lorsque la notification de réception est définie sur <i>MDN</i> , un rapport indiquant que le message a bien été reçu et traité est renvoyé à l'expéditeur si la station d'origine a envoyé une demande de confirmation sur le champ <i>MDN</i> .
Avis de réception Désactivé	Lorsque la notification de réception est réglée sur <i>Désactivé</i> , toutes les formes de notification de réception sont désactivées et aucun message n'est renvoyé à l'expéditeur, indépendamment de la demande.



- Pour envoyer le message de vérification de transmission, l'expéditeur doit configurer les paramètres suivants :
  - Définissez [Avis] dans [Config TX cour] sur [Activé].
  - Définissez [En-tête] dans [Config Rc cour] sur [Tout] ou sur [Sujet+DE+A].
- Pour recevoir le message de vérification de transmission, le destinataire doit configurer les paramètres suivants :
  - Définissez [Avis] dans [Config Rc cour] sur [Activé].

- Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW


- Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Courriel/IFAX] > [Config Rc cour] > [Avis].
- Appuyez sur l'un des trois paramètres possibles :

Option	Description
Avis de réception Activé	Lorsque la notification de réception est réglée sur <i>Activé</i> , un message fixe est renvoyé à l'expéditeur pour indiquer que le message a bien été reçu et traité.  Ces messages fixes dépendent de l'opération demandée par l'expéditeur.  Exemple :

Option	Description
	Réussite: Reçu de <Adresse courr>
Avis de réception MDN	Lorsque la notification de réception est définie sur MDN, un rapport indiquant que le message a bien été reçu et traité est renvoyé à l'expéditeur si la station d'origine a envoyé une demande de confirmation sur le champ MDN.
Avis de réception Désactivé	Lorsque la notification de réception est réglée sur Désactivé, toutes les formes de notification de réception sont désactivées et aucun message n'est renvoyé à l'expéditeur, indépendamment de la demande.



- Pour envoyer le message de vérification de transmission, l'expéditeur doit configurer les paramètres suivants :
  - Définissez [Avis] dans [Config TX cour] sur [Activé].
  - Définissez [En-tête] dans [Config Rc cour] sur [Tout] ou sur [Sujet+DE+A].
- Pour recevoir le message de vérification de transmission, le destinataire doit configurer les paramètres suivants :
  - Définissez [Avis] dans [Config Rc cour] sur [Activé].

3. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Message de vérification Internet Fax \(I-Fax\)](#)

## Message d'erreur I-FAX

S'il se produit une erreur de remise lors de l'envoi d'un I-Fax, le serveur de messagerie renverra un avis d'erreur à l'appareil Brother et le message d'erreur sera imprimé.

S'il se produit une erreur lors de la réception d'un I-Fax, un message d'erreur sera imprimé, par exemple « Le message transmis à l'appareil n'était pas au format TIFF ».

Pour recevoir le message d'erreur et l'imprimer sur votre appareil, dans [Config Rc cour], réglez l'option [En-tête] sur [Tout] ou [Sujet+DE+A].



### Renseignements connexes

- [Options I-Fax](#)

## Configuration et utilisation de la recherche LDAP

La fonction LDAP vous permet d'effectuer une recherche d'informations, par exemple des numéros de télécopieur ou des adresses électroniques sur votre serveur. Lorsque vous utilisez la fonction d'envoi de télécopies, d'I-Fax ou de numérisation vers serveur de messagerie, vous pouvez faire appel à la recherche LDAP pour trouver des numéros de télécopieur ou des adresses électroniques.



- La fonction LDAP ne prend pas en charge le chinois simplifié, le chinois traditionnel et le coréen.
- La fonction LDAP prend en charge LDAPv3.
- La fonction LDAP ne prend pas en charge SSL/TLS.
- Vous devez utiliser l'authentification simple pour communiquer avec votre serveur LDAP.



### Renseignements connexes

- [Fonctions réseau avancées](#)
- [Modifier la configuration LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Effectuer une recherche LDAP à l'aide du panneau de commande de votre appareil](#)


## Modifier la configuration LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Utilisez la Gestion à partir du Web pour configurer vos paramètres LDAP dans un navigateur Web.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Cochez la case **LDAP** puis cliquez sur **Envoyer**.
7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
8. Sur votre ordinateur, dans l'onglet **Carnet d'adresses** de la Gestion à partir du Web, sélectionnez **LDAP** dans la barre de navigation de gauche.

- **Recherche LDAP**
- **Adresse du serveur LDAP**
- **Port** (le numéro de port par défaut est 389.)
- **Racine de recherche**
- **Authentification**
- **Nom d'utilisateur**

Cette sélection est disponible selon la méthode d'authentification utilisée.

- **Mot de passe**

Cette sélection est disponible selon la méthode d'authentification utilisée.



- Si le serveur LDAP prend en charge l'authentification Kerberos, il est conseillé de sélectionner Kerberos pour les paramètres d'authentification. Il assure une authentification robuste entre le serveur LDAP et votre appareil.
- Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de temps du réseau) ou vous devez régler correctement la date, l'heure et le fuseau horaire dans le panneau de commande pour l'authentification Kerberos.

- **Adresse du serveur Kerberos**

Cette sélection est disponible selon la méthode d'authentification utilisée.

- **Délai d'attente pour LDAP**
- **Attribut nom (Clé de recherche)**
- **Attribut Courriel**
- **Attribut numéro de fax**

9. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**. Assurez-vous que le champ **État** affiche **Activé**.



### Renseignements connexes

- [Configuration et utilisation de la recherche LDAP](#)
- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Effectuer une recherche LDAP à l'aide du panneau de commande de votre appareil

Une fois que vous avez configuré les paramètres LDAP, vous pouvez utiliser la recherche LDAP pour trouver des numéros de télécopieur ou des adresses électroniques à utiliser dans les cas suivants :

- Envoi de télécopie
- Envoi de télécopie Internet (I-Fax)
- Numérisation vers serveur de messagerie




- La fonction LDAP prend en charge LDAPv3.
- La fonction LDAP ne prend pas en charge SSL/TLS.
- Vous devrez peut-être utiliser l'authentification Kerberos ou l'authentification simple pour vous connecter à votre serveur LDAP, selon la politique de sécurité définie par votre administrateur réseau.
- Vous devez configurer le protocole SNTP (serveur de temps du réseau) ou vous devez régler correctement la date, l'heure et le fuseau horaire dans le panneau de commande pour l'authentification Kerberos.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)


### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  pour lancer la recherche.
2. Entrez les caractères initiaux de votre recherche à l'aide de l'écran ACL.




- Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères.
- Pour plus d'information sur la saisie de texte >> [Annexe](#)

3. Appuyez sur [OK].

Les résultats de la recherche LDAP s'affichent sur l'écran ACL; l'icône  apparaît avant les résultats de la recherche dans le carnet d'adresses local.

- S'il n'y a pas de résultat correspondant sur le serveur ou dans le carnet d'adresses local, l'écran ACL affiche [Résultats introuvables.] pendant 60 secondes environ.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom souhaité.
  5. Appuyez sur le nom.  
Pour afficher les détails du nom, appuyez sur [Détail].
  6. Si le résultat comprend plusieurs numéros de télécopieur ou adresses électroniques, l'appareil vous invite à en sélectionner un seul. Appuyez sur [Appliquer]. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    - Si vous envoyez une télécopie et un I-Fax, appuyez sur [Démarr. télécopie].
    - Si vous effectuez une opération de numérisation vers le serveur de courriel, appuyez sur [Suivant], puis sur [Marche].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  pour lancer la recherche.
2. Entrez les caractères initiaux de votre recherche à l'aide de l'écran ACL.




- Vous pouvez utiliser jusqu'à 15 caractères.
- Pour plus d'information sur la saisie de texte >> [Annexe](#)



---

3. Appuyez sur [OK].

Les résultats de la recherche LDAP s'affichent sur l'écran ACL; l'icône  apparaît avant les résultats de la recherche dans le carnet d'adresses local.

- S'il n'y a pas de résultat correspondant sur le serveur ou dans le carnet d'adresses local, l'écran ACL affiche [Résultats introuvables.] pendant 60 secondes environ.

4. Faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom souhaité.

5. Appuyez sur le nom.

Pour afficher les détails du nom, appuyez sur [Détail].

6. Si le résultat comprend plusieurs numéros de télécopieur ou adresses électroniques, l'appareil vous invite à en sélectionner un seul. Appuyez sur [Appliquer]. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous envoyez une télécopie et un I-Fax, appuyez sur [Démarr. télécopie].
- Si vous effectuez une opération de numérisation vers le serveur de courriel, appuyez sur [Suivant], puis sur [Marche].



### Renseignements connexes

- [Configuration et utilisation de la recherche LDAP](#)
  - [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
-

## Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web


Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) est utilisé pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec le serveur de temps SNTP. (Cette heure n'est pas l'heure affichée sur l'écran ACL de l'appareil.) Vous pouvez synchroniser automatiquement ou manuellement l'heure de l'appareil avec l'heure UTC (Temps Universel Coordonné) fournie par le serveur de temps SNTP.

- [Configurer la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Configurer le protocole SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Modifier la configuration LDAP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Effectuer une recherche LDAP à l'aide du panneau de commande de votre appareil](#)

## Configurer la date et l'heure à l'aide de la Gestion à partir du Web

Configurez la date et l'heure pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil avec le serveur de temps SNTP.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).  
Par exemple :  
http://192.168.1.2
3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
5. Cliquez sur **Date et Heure** dans la barre de navigation de gauche.

### Date et Heure

**Date**  /  /

**Type d'horloge**  12h Horloge  horloge 24 h

**Heure**  :

**Fuseau horaire**

**H avancée auto**  Arrêt  Marche

**Synchroniser avec serveur SNTP**

Pour synchroniser « Date et Heure » avec votre serveur SNTP, configurez les paramètres du serveur SNTP.

[SNTP>>](#)



Sélectionnez le décalage horaire entre votre emplacement géographique et l'heure UTC dans la liste déroulante **Fuseau horaire**. Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est des États-Unis et du Canada est UTC-05:00.

6. Vérifiez les réglages **Fuseau horaire**.
7. Cochez la case **Synchroniser avec serveur SNTP**.
8. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)


## Configurer le protocole SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web

Configurez le protocole SNTP pour synchroniser l'heure utilisée par l'appareil pour l'authentification avec l'heure mémorisée par le serveur de temps SNTP.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Cochez la case **SNTP** pour activer les paramètres.
7. Redémarrez votre appareil Brother pour activer la configuration.
8. À côté de la case à cocher SNTP, cliquez sur **Paramètres avancés** et suivez les instructions ci-dessous :

### SNTP

**État** Activé

**État de la synchronisation** Succès

---

**Méthode du serveur SNTP**

**Adresse du serveur SNTP principal**

**Port du serveur SNTP principal**

**Adresse du serveur SNTP secondaire**

**Port du serveur SNTP secondaire**

**Intervalle de synchronisation**  heure(s)

---

[Date et Heure>>](#)

Option	Description
État	Indique si le protocole SNTP est activé ou désactivé.
État de la synchronisation	Confirmez l'état de la dernière synchronisation.
Méthode du serveur SNTP	Sélectionnez <b>AUTO</b> ou <b>STATIQUE</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>AUTO</b> Si votre réseau comprend un serveur DHCP, le serveur SNTP obtient automatiquement l'adresse auprès de ce serveur.</li><li>• <b>STATIQUE</b></li></ul>

Option	Description
	Saisissez l'adresse que vous souhaitez utiliser.
<b>Adresse du serveur SNTP principal</b>	Entrez l'adresse du serveur (jusqu'à 64 caractères).
<b>Adresse du serveur SNTP secondaire</b>	L'adresse du serveur SNTP secondaire est utilisée comme sécurité pour compléter l'adresse du serveur SNTP primaire. Si le serveur primaire n'est pas disponible, l'appareil contacte le serveur SNTP secondaire.
<b>Port du serveur SNTP principal</b>	Entrez le numéro de port (1-65535).
<b>Port du serveur SNTP secondaire</b>	Le port du serveur SNTP secondaire est utilisé comme sécurité pour compléter le port du serveur SNTP primaire. Si le port primaire n'est pas disponible, l'appareil contacte le port SNTP secondaire.
<b>Intervalle de synchronisation</b>	Entrez le nombre d'heures entre les différentes tentatives de synchronisation du serveur (1 à 168 heures).

9. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Synchroniser l'heure avec le serveur SNTP à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)

## Informations techniques pour les utilisateurs avancés

- [Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)

## Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut

Vous pouvez utiliser le panneau de commande de l'appareil pour réinitialiser le serveur d'impression à ses paramètres d'usine par défaut. Ceci réinitialise toutes les informations, telles que le mot de passe et l'adresse IP.




- Cette fonction rétablit tous les paramètres de réseau câblé (modèles pris en charge uniquement) et réseau sans fil à leurs réglages d'usine.
- Vous pouvez également rétablir les réglage d'usine du serveur d'impression à l'aide de BRAdmin Light, de BRAdmin Professional 3 ou de la Gestion à partir du Web.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Réinit. réseau].
2. Le message confirmant la réinitialisation est affiché. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes.  
L'appareil redémarre.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Réinit. réseau].
2. Le message confirmant la réinitialisation est affiché. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes.  
L'appareil redémarre.



### Renseignements connexes

- [Informations techniques pour les utilisateurs avancés](#)
- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)


## Imprimer le rapport WLAN

Le rapport WLAN reflète l'état sans fil de votre appareil. Si la connexion sans fil échoue, consultez le code d'erreur figurant sur le rapport imprimé.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)


### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Imp. Rapports] > [Rapport WLAN] > [Oui].

L'appareil imprime alors le rapport WLAN.

Si le rapport WLAN ne s'imprime pas, faites une recherche d'erreurs sur votre appareil. S'il n'y a pas d'erreurs visibles, patientez une minute, puis essayez d'imprimer à nouveau le rapport.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Imp. Rapports] > [Rapport WLAN] > [Oui].

L'appareil imprime alors le rapport WLAN.

Si le rapport WLAN ne s'imprime pas, faites une recherche d'erreurs sur votre appareil. S'il n'y a pas d'erreurs visibles, patientez une minute, puis essayez d'imprimer à nouveau le rapport.

### Renseignements connexes

- [Informations techniques pour les utilisateurs avancés](#)
- [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)
- [Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)
- [Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)



## Codes d'erreur du rapport WLAN

Si le rapport WLAN indique que la connexion a échoué, vérifiez le code d'erreur sur le rapport imprimé et reportez-vous aux instructions correspondantes dans le tableau :

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-01	<p>Le paramètre sans fil n'est pas activé, activez le paramètre sans fil.</p> <p>Si un câble réseau est connecté à votre appareil, débranchez-le et activez le paramètre sans fil de votre appareil.</p>
TS-02	<p>Impossible de détecter le point d'accès/routeur sans fil.</p> <p>1. Vérifiez les deux points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Débranchez l'alimentation de votre point d'accès/routeur sans fil, attendez 10 secondes, puis rebranchez-la.</li><li>• Si votre point d'accès/routeur WLAN utilise le filtrage d'adresses MAC, vérifiez que l'adresse MAC de l'appareil Brother est autorisée dans le filtre.</li></ul> <p>2. Si vous avez saisi manuellement les informations de SSID et de sécurité (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé du réseau), il est possible que les informations soient incorrectes.</p> <p>Reconfirmez les informations de SSID et de sécurité, puis entrez à nouveau les bonnes informations comme nécessaire.</p> <p>Cet appareil ne prend pas en charge un SSID/ESSID 5 GHz; vous devez sélectionner un SSID/ESSID 2,4 GHz. Vérifiez que le point d'accès/routeur est réglé en mode 2,4 GHz ou 2,4 GHz/5 GHz mixte.</p>
TS-03	<p>Le réseau sans fil et le paramètre de sécurité que vous avez entrés pourraient être incorrects. Reconfirmez les paramètres du réseau sans fil.</p> <p>Si vous ne connaissez pas ces informations, demandez à votre administrateur réseau.</p>
TS-04	<p>Les méthodes d'authentification/de cryptage utilisées par le point d'accès/routeur sans fil sélectionné ne sont pas prises en charge par votre appareil.</p> <p>Modifiez les méthodes d'authentification et de cryptage du point d'accès/routeur sans fil. Votre appareil prend en charge les méthodes d'authentification suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• WPA-Personal TKIP ou AES</li><li>• WPA2-Personal TKIP ou AES</li><li>• Ouvert WEP ou Aucun (sans cryptage)</li><li>• Clé partagée WEP</li></ul> <p>Si votre problème n'est pas résolu, il se peut que le SSID ou les paramètres réseau saisis soient incorrects. Vérifiez les paramètres du réseau sans fil.</p>
TS-05	<p>Les informations de sécurité (SSID/clé de réseau) sont incorrectes.</p> <p>Vérifiez le SSID et la clé du réseau.</p>
TS-06	<p>Les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) sont incorrectes.</p> <p>Vérifiez les informations de sécurité sans fil (méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau).</p>

Code d'erreur	Problème et solutions recommandées
TS-07	<p>L'appareil ne peut pas détecter un point d'accès/routeur WLAN sur lequel WPS est activé.</p> <p>Si vous souhaitez vous connecter avec WPS, vous devez utiliser à la fois votre appareil et le point d'accès/routeur WLAN. Confirmez la méthode de connexion pour WPS sur le point d'accès/routeur WLAN, puis réessayez.</p> <p>Si vous ne savez pas comment faire fonctionner votre point d'accès/routeur WLAN avec WPS, consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur WLAN, renseignez-vous auprès du fabricant de votre point d'accès/routeur WLAN ou demandez à votre administrateur réseau.</p>
TS-08	<p>Deux points d'accès WLAN ou plus sur lesquels WPS est activé sont détectés.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Confirmez que la méthode WPS est activée sur un seul point d'accès/routeur WLAN dans la portée, puis réessayez.</li> <li>• Réessayez après quelques minutes pour éviter les interférences d'autres points d'accès.</li> </ul>



Comment confirmer les informations de sécurité sans fil (SSID/méthode d'authentification/méthode de cryptage/clé de réseau) de votre point d'accès/routeur WLAN :

1. Les paramètres de sécurité par défaut peuvent être fournis sur une étiquette fixée au point d'accès/routeur WLAN. Sinon, le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur WLAN peut être utilisé comme paramètre de sécurité par défaut.
2. Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès/routeur WLAN pour plus d'informations sur la façon de trouver les paramètres de sécurité.
  - Si le point d'accès/routeur WLAN est configuré de manière à ne pas diffuser le SSID, le SSID ne sera pas automatiquement détecté. Vous devrez entrer le nom SSID manuellement.
  - La clé de réseau peut également être désignée par les termes mot de passe, clé de sécurité ou clé de cryptage.

Si vous ne connaissez pas le SSID et les paramètres de sécurité sans fil de votre point d'accès/routeur WLAN ou ne savez pas comment modifier la configuration, consultez la documentation qui accompagne votre point d'accès/routeur WLAN, renseignez-vous auprès du fabricant de votre point d'accès/routeur ou demandez à votre fournisseur d'accès Internet ou administrateur réseau.



### Renseignements connexes

- [Imprimer le rapport WLAN](#)
- [Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)

## Sécurité

- Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau
- Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0
- Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS
- Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité
- Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil

## Avant d'utiliser les fonctions de sécurité du réseau

Votre appareil Brother emploie quelques-uns des protocoles de sécurité et de cryptage les plus récents actuellement disponibles. Ces fonctions réseau peuvent être intégrées au plan de sécurité global de votre réseau de façon à contribuer à la protection de vos données et à empêcher tout accès non autorisé à l'appareil.



Il est conseillé de désactiver les protocoles FTP et TFTP. L'accès à l'appareil en utilisant ces protocoles n'est pas sécurisé. Notez toutefois que si vous désactivez FTP, la fonction de numérisation vers FTP sera désactivée.



### Renseignements connexes

- [Sécurité](#)

## Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 de Brother renforce la sécurité en limitant les fonctions disponibles sur votre appareil Brother.

- [Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0](#)
- [Configurer le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
- [Numériser à l'aide du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)
- [Configurer le mode public pour le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)
- [Fonctionnalités supplémentaires du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)
- [Enregistrer une nouvelle carte d'identification à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)

## Avant d'utiliser Secure Function Lock 3.0

Utilisez la fonctionnalité Verrouillage sécuritaire des fonctions pour configurer des mots de passe, fixer des limites de page spécifiques selon les utilisateurs et donner accès à l'ensemble ou à une partie des fonctions répertoriées ici.

Vous pouvez configurer et modifier les paramètres suivants de Secure Function Lock 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web ou de BRAdmin Professional 3 (Windows) :

- **Imprimer**

L'impression inclut les travaux d'impression envoyés via AirPrint, Google Cloud Print™ et Brother iPrint&Scan.

Si vous enregistrez les noms de connexion des utilisateurs à l'avance, les utilisateurs n'auront pas à entrer leurs mots de passe lorsqu'ils utilisent la fonction d'impression.

- **Copie**

- **Numériser**

La numérisation inclut les travaux de numérisation envoyés à partir de Brother iPrint&Scan.

- **Fax** (modèles pris en charge uniquement)

- **Envoi**

- **Réception**

- **Support**

- **Imprimer de**

- **Num. vers**

- **Web Connect** (modèles pris en charge uniquement)

- **Applis** (modèles pris en charge uniquement)

- **Limites de page(\*)**

- **Imp. Couleurs**

- **Compteurs de pages**

- **ID carte (ID NFC)** (modèles pris en charge uniquement)


Si vous enregistrez à l'avance les identifiants de cartes des utilisateurs, un utilisateur enregistré pourra activer l'appareil en touchant sa carte enregistrée sur le symbole NFC de l'appareil.



### Renseignements connexes

- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

## Configurer le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).  
Par exemple :  
http://192.168.1.2
3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
5. Cliquez sur le menu **Fonction de restriction d'utilisateur** dans la barre de navigation de gauche.
6. Sélectionnez **Verrouillage sécuritaire des fonctions**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur le menu **Fonctions restreintes** dans la barre de navigation de gauche.
9. Dans le champ **Liste d'utilisateurs/Fonctions restreintes**, entrez un nom de groupe ou un nom d'utilisateur.
10. Dans la colonne **Imprimer** et les autres colonnes, cochez une case pour autoriser la fonction indiquée, ou décochez une case pour l'interdire.
11. Pour configurer le nombre de pages maximum, cochez la case **Marche** dans la colonne **Limite de page**, puis entrez le nombre maximum dans le champ **Nb max de pages**.
12. Cliquez sur **Envoyer**.
13. Cliquez sur le menu **Liste d'utilisateurs** dans la barre de navigation de gauche.
14. Dans le champ **Liste d'utilisateurs**, saisissez le nom d'utilisateur.
15. Saisissez un mot de passe à quatre chiffres dans le champ **Numéro NIP**.
16. Pour enregistrer l'identifiant de carte de l'utilisateur, saisissez le numéro de carte dans le champ **ID carte (ID NFC)** (Seulement disponible pour certains modèles).
17. Sélectionnez **Liste d'utilisateurs/Fonctions restreintes** dans la liste déroulante pour chaque utilisateur.
18. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)
- [Enregistrer votre appareil avec Google Cloud Print™ à l'aide de l'application de gestion sur le Web](#)

## Numériser à l'aide du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

### Configuration des restrictions de numérisation (pour les administrateurs)

Le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 permet à un administrateur de limiter l'accès à la fonction de numérisation à certains utilisateurs. Lorsque la fonction de numérisation est désactivée pour le paramètre d'utilisateurs publics, seuls les utilisateurs dont la case **Numériser** est cochée pourront effectuer des numérisations.

### Utilisation de la fonction de numérisation (pour les utilisateurs restreints)

- Pour numériser à l'aide du panneau de commande de l'appareil :  
Les utilisateurs restreints doivent entrer leur code NIP sur le panneau de commande de l'appareil pour accéder au mode de numérisation.
- Pour numériser à partir d'un ordinateur :  
Les utilisateurs restreints doivent entrer leur code NIP sur le panneau de commande de l'appareil pour pouvoir effectuer une numérisation à partir de leur ordinateur. Si le code NIP n'est pas entré sur le panneau de commande de l'appareil, un message d'erreur s'affiche sur l'ordinateur de l'utilisateur.



Si l'appareil prend en charge l'authentification par carte d'identification, les utilisateurs limités pourront également accéder au mode Numériser en approchant le symbole NFC sur le panneau de commande de l'appareil de leurs cartes d'identification enregistrées.



### Renseignements connexes

- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)




## Configurer le mode public pour le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

Utilisez l'écran de verrouillage sécuritaire des fonctions pour configurer le mode public qui limite les fonctions disponibles pour les utilisateurs publics. Les utilisateurs publics ne seront pas obligés d'entrer un mot de passe pour accéder aux fonctions rendues accessibles par les paramètres du mode public.



Le mode public inclut les tâches d'impression envoyées via AirPrint, Google Cloud Print™ et Brother iPrint&Scan.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).  
Par exemple :  
http://192.168.1.2
3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Administrateur**.
5. Cliquez sur le menu **Fonction de restriction d'utilisateur** dans la barre de navigation de gauche.
6. Sélectionnez **Verrouillage sécuritaire des fonctions**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Cliquez sur le menu **Fonctions restreintes**.
9. Sur la ligne **Mode public**, cochez une case pour autoriser la fonction indiquée, ou décochez une case pour l'interdire.
10. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

## Fonctionnalités supplémentaires du verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0

Configurez les fonctions suivantes dans l'écran de verrouillage sécuritaire des fonctions :

### Réinit. tous les compteurs

Cliquez sur **Réinit. tous les compteurs**, dans la colonne **Compteurs de pages**, pour remettre à zéro le compteur de pages.

### Exporter vers un fichier CSV

Cliquez sur **Exporter vers un fichier CSV** pour exporter le compteur de pages actuel en incluant les informations **Liste d'utilisateurs/Fonctions restreintes** en tant que fichier CSV.

### ID carte (ID NFC) (modèles pris en charge uniquement)

Cliquez sur le menu **Liste d'utilisateurs**, puis saisissez un identifiant de carte d'utilisateur dans le champ **ID carte (ID NFC)**. Vous pouvez utiliser votre carte d'identification pour l'authentification.

### Enregistrement dernier compteur

Cliquez sur **Enregistrement dernier compteur** si vous souhaitez que l'appareil mémorise le nombre de pages après la remise à zéro du compteur.

### Initialisation auto du compteur

Cliquez sur **Initialisation auto du compteur** pour configurer l'intervalle souhaité entre les remises à zéro du compteur. Choisissez un intervalle quotidien, hebdomadaire ou mensuel.




### Renseignements connexes

- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

## Enregistrer une nouvelle carte d'identification à l'aide du panneau de commande de l'appareil

Modèles associés : MFC-J5930DW

1. Touchez le symbole NFC sur le panneau de commande de l'appareil avec une carte d'identification enregistrée.
2. Appuyez sur  qui s'affiche en haut à gauche de l'écran.
3. Appuyez sur [Enregistrer carte].
4. Touchez le symbole NFC avec une nouvelle carte d'identification.

Le numéro de la nouvelle carte d'identification est enregistré sur l'appareil.



Pour connaître les types de cartes d'identification pris en charge, accédez au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com) pour consulter **FAQ et Diagnostic**.

5. Appuyez sur [OK].



### Renseignements connexes

- [Verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0](#)

## **Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS**

- [Certificats et application de gestion sur le Web](#)

## Certificats et application de gestion sur le Web

Vous devez configurer un certificat pour gérer votre appareil Brother sur un réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS. Vous devez utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer un certificat.

- [Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge](#)
- [Créer et installer un certificat](#)
- [Gérer plusieurs certificats](#)

## Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge

Votre appareil Brother prend en charge l'utilisation de plusieurs certificats de sécurité, ce qui garantit la sécurité de l'authentification et de la communication avec l'appareil. Les fonctionnalités de certificat de sécurité suivantes peuvent être utilisées avec l'appareil :

- Communication SSL/TLS
- Communication SSL pour SMTP/POP3/IMAP4 (uniquement disponible pour certains modèles)
- Authentification IEEE 802.1x

L'appareil Brother prend en charge les certificats suivants :

- Certificat préinstallé

Votre appareil possède un certificat préinstallé auto-signé. Ce certificat vous permet d'utiliser la communication SSL/TLS sans créer ou installer un certificat différent.



Le certificat auto-signé préinstallé ne peut pas protéger vos communications afin que leur intégrité ne soit pas compromise. Pour accroître le niveau de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser un certificat émis par une organisation digne de confiance.

- Certificat auto-signé

Ce serveur d'impression émet son propre certificat. Ce certificat vous permet d'utiliser facilement la communication SSL/TLS sans créer ou installer un certificat différent d'une autorité de certification.

- Certificat d'une autorité de certification (CA)

Il existe deux méthodes d'installation d'un certificat issue d'une autorité de certification. Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification ou si vous souhaitez utiliser un certificat d'une autorité de certification externe approuvée :

- Si vous utilisez une demande de signature de certificat (CSR) depuis ce serveur d'impression.
- Si vous importez un certificat et une clé privée.

- Certification d'une autorité de certification (AC)

Pour utiliser un certificat d'une autorité de certification qui identifie l'autorité de certification et possède sa propre clé privée, vous devez importer ce certificat depuis l'autorité de certification avant de configurer les fonctions de sécurité du réseau.



- Si vous comptez utiliser la communication SSL/TLS, nous vous recommandons de contacter d'abord votre administrateur système.
- Si vous restaurez les paramètres d'usine par défaut du serveur d'impression, le certificat et la clé privée installés sont supprimés. Si vous souhaitez conserver le même certificat et la clé privée après la réinitialisation du serveur d'impression, exportez-les avant la réinitialisation, puis réinstallez-les.



### Renseignements connexes

- [Certificats et application de gestion sur le Web](#)
- [Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)

## Créer et installer un certificat

- Guide étape par étape pour la création et l'installation d'un certificat
- Créer et installer un certificat auto-signé
- Créer et installer un certificat d'une autorité de certification (CA)
- Importer et exporter un certificat d'autorité de certification

## Guide étape par étape pour la création et l'installation d'un certificat

Vous disposez de deux options pour le certificat de sécurité : utiliser un certificat auto-signé ou utiliser un certificat d'une autorité de certification (AC).

Voici un bref résumé des actions requises, selon l'option choisie.

### Option 1

#### Certificat auto-signé

1. Créez un certificat auto-signé à l'aide de la Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat auto-signé sur votre ordinateur.

### Option 2

#### Certificat d'une autorité de certification

1. Créez une demande de signature de certificat (CSR) à l'aide de la Gestion à partir du Web.
2. Installez le certificat émis par l'autorité de certification sur votre appareil Brother à l'aide de la Gestion à partir du Web.
3. Installez le certificat sur votre ordinateur.



#### Renseignements connexes

- [Créer et installer un certificat](#)



## Créer et installer un certificat auto-signé

- Créer un certificat auto-signé
- Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows avec droits d'administrateur
- Importer et exporter le certificat auto-signé sur votre appareil Brother

## Créer un certificat auto-signé


1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.
  - Par exemple :  
http://ImprimantePartagée
- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.
  - Par exemple :  
http://brnxxxxxxxxxxxx
- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.
- Pour Macintosh, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Certificat**.
7. Cliquez sur **Créer un certificat auto signé**.
8. Entrez un **Nom commun** et une **Date de validité**.
  - La longueur du **Nom commun** doit être inférieure à 64 octets. Entrez un identifiant tel qu'une adresse IP, un nom de nœud et un nom de domaine à utiliser lorsque vous accédez à cet appareil par l'entremise de la communication SSL/TLS. Le nom de nœud s'affiche par défaut.
  - Un avertissement s'affiche si vous utilisez le protocole IPPS ou HTTPS et que vous entrez dans l'URL un nom différent du **Nom commun** qui a été utilisé pour le certificat auto-signé.
9. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**. Le réglage par défaut est **RSA (2048 bits)**.
10. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**. Le réglage par défaut est **SHA256**.
11. Cliquez sur **Envoyer**.
12. Cliquez sur **Réseau**.
13. Cliquez sur **Protocole**.
14. Cliquez sur **Paramètres du serveur HTTP**.
15. Sélectionnez le certificat que vous souhaitez configurer à partir de la liste déroulante **Sélectionnez le certificat**.
16. Cliquez sur **Envoyer**.  
L'écran suivant s'affiche.

## Paramètres du serveur HTTP

Le paramètre de haute sécurité des communications a été défini.

Pour activer vos nouveaux paramètres, il est nécessaire de redémarrer cet appareil.

Remarque : toutes les tâches en cours seront annulées.

Pour activer d'autres protocoles disposant de paramètres sécurisés après le redémarrage, activez la case à cocher ci-dessous.

Activer d'autres protocoles disposant de paramètres sécurisés.

Souhaitez-vous redémarrer immédiatement ?

17. Cliquez sur **Oui** pour redémarrer votre serveur d'impression.

Le certificat auto-signé est créé et enregistré dans la mémoire de votre appareil.

Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat auto-signé doit être installé sur votre ordinateur.







### Renseignements connexes

- [Créer et installer un certificat auto-signé](#)

## Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows avec droits d'administrateur


Les étapes suivantes s'appliquent à Microsoft Internet Explorer. Si vous utilisez un autre navigateur Web, consultez la documentation de votre navigateur Web afin d'obtenir de l'aide pour l'installation des certificats.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - (Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008)  
Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes**.
  - (Windows 8 )  
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône  (**Internet Explorer**) dans la barre des tâches.
  - (Windows 10)  
Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Toutes les applications** > **Accessoires Windows** > **Internet Explorer**.
  - (Windows Server 2012 et Windows Server 2012 R2)  
Cliquez sur  (**Internet Explorer**), puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône  (**Internet Explorer**) s'affichant dans la barre des tâches.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Internet Explorer**, puis cliquez sur **Exécuter en tant qu'administrateur**.




Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche,


- (Windows Vista) Cliquez sur **Continuer (Autoriser)**.
  - (Windows 7/Windows 8/Windows 10) Cliquez sur **Oui**.
3. Tapez « <https://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur pour accéder à votre appareil (où « adresse IP de l'appareil » est l'adresse IP de l'appareil ou le nom de nœud que vous avez attribué au certificat).




4. Cliquez sur **Poursuivre sur ce site Web (non recommandé)**.




5. Cliquez sur **Erreur de certificat**, puis cliquez sur **Afficher le certificat**.




6. Cliquez sur **Installer le certificat...**




7. Lorsque l'écran **Assistant Importation de certificat** s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez **Placer tous les certificats dans le magasin suivant**, puis cliquez sur **Parcourir...**



9. Sélectionnez **Autorités de certification racines de confiance**, puis cliquez sur **OK**.




10. Cliquez sur **Suivant**.



11. Cliquez sur **Terminer**.

12. Cliquez sur **Oui**, si l’empreinte digitale (empreinte du pouce) est correcte.



L’empreinte digitale (empreinte du pouce) est imprimée sur le rapport de configuration réseau.

13. Cliquez sur **OK**.

Le certificat auto-signé est maintenant installé sur votre ordinateur et la communication SSL/TLS est disponible.



### Renseignements connexes

- [Créer et installer un certificat auto-signé](#)
- [Importer le certificat auto-signé](#)

---

▲ [Accueil](#) > [Sécurité](#) > [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#) > [Certificats et application de gestion sur le Web](#) > [Créer et installer un certificat](#) > [Créer et installer un certificat auto-signé](#) > [Importer et exporter le certificat auto-signé sur votre appareil Brother](#)

## **Importer et exporter le certificat auto-signé sur votre appareil Brother**

Vous pouvez enregistrer les certificats auto-signés sur votre appareil Brother et les gérer à l'aide des fonctions d'importation et d'exportation.

- [Importer le certificat auto-signé](#)
- [Exporter le certificat auto-signé](#)



## Importer le certificat auto-signé


1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.
  - Par exemple :  
http://ImprimantePartagée
- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.
  - Par exemple :  
http://brnxxxxxxxxxxxx
- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.
- Pour Macintosh, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Certificat**.
7. Cliquez sur **Importer le certificat et la clé privée**.
8. Accédez au fichier que vous souhaitez importer.
9. Saisissez le mot de passe si le fichier est crypté, puis cliquez sur **Envoyer**.

Le certificat auto-signé est importé sur votre appareil.

Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat auto-signé doit également être installé sur votre ordinateur. Communiquez avec votre administrateur réseau.



### Renseignements connexes

- [Importer et exporter le certificat auto-signé sur votre appareil Brother](#)
- [Installer le certificat auto-signé pour les utilisateurs Windows avec droits d'administrateur](#)

## Exporter le certificat auto-signé


1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.
  - Par exemple :  
http://ImprimantePartagée
- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.
  - Par exemple :  
http://brnxxxxxxxxxxxx
- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.
- Pour Macintosh, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Certificat**.
7. Cliquez sur **Exporter** affiché avec **Liste des certificats**.
8. Si vous souhaitez crypter le fichier, saisissez un mot de passe dans le champ **Entrez un mot de passe**.  
Si le champ **Entrez un mot de passe** est vide, votre fichier exporté ne sera pas crypté.
9. Saisissez le mot de passe à nouveau dans le champ **Retap nouveau mot passe**, puis cliquez sur **Envoyer**.
10. Cliquez sur **Enregistrer**.
11. Spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.

Le certificat auto-signé est exporté vers votre ordinateur.

Vous pouvez également importer le certificat auto-signé sur votre ordinateur.



### Renseignements connexes

- [Importer et exporter le certificat auto-signé sur votre appareil Brother](#)

## Créer et installer un certificat d'une autorité de certification (CA)

Si vous avez déjà un certificat d'une autorité de certification externe approuvée, vous pouvez enregistrer le certificat et la clé privée sur l'appareil et les gérer à l'aide des fonctions d'importation et d'exportation. Si vous ne disposez pas d'un certificat d'une autorité de certification externe approuvée, créez une demande de signature de certificat (CSR), envoyez-la à une autorité de certification pour la faire authentifier, puis installez le certificat retourné sur votre appareil.

- [Créer une demande de signature de certificat \(CSR\)](#)
- [Installer un certificat sur votre appareil Brother](#)
- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

## Créer une demande de signature de certificat (CSR)

Une demande de signature de certificat (CSR) est une requête envoyée à une autorité de certification (AC) afin d'authentifier les informations d'identification figurant dans le certificat.

Avant de créer la demande CSR, nous vous recommandons d'installer un certificat racine de l'autorité de certification sur votre ordinateur.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

http://ImprimantePartagée


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

http://brnxxxxxxxxxxxx

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Macintosh, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Certificat**.
7. Cliquez sur **Créer un CSR**.
8. Saisissez un **Nom commun** (requis) et ajoutez d'autres informations sur votre **Organisation** (facultatif).



- Vous devez fournir les détails de votre entreprise pour que l'autorité de certification puisse confirmer et vérifier votre identité aux yeux du monde extérieur.
- La longueur du **Nom commun** doit être inférieure à 64 octets. Entrez un identifiant tel qu'une adresse IP, un nom de nœud ou un nom de domaine à utiliser lors de l'accès à cette imprimante par l'entremise de la communication SSL/TLS. Le nom de nœud s'affiche par défaut. Le **Nom commun** est obligatoire.
- Un avertissement s'affiche si vous saisissez dans l'URL un nom différent du Nom commun qui a été utilisé pour le certificat.
- La longueur des champs **Organisation**, **Unité d'organisation**, **Ville/localité** et **Département** doit être inférieure à 64 octets.
- Le champ **Pays** doit contenir un code de pays ISO 3166 à deux caractères.
- Si vous configurez une extension de certificat X.509v3, sélectionnez la case à cocher **Configurer la partition étendue**, puis sélectionnez **Automatique (Enregistrer IPv4)** ou **Manuel**.

9. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de clé publique**. Le réglage par défaut est **RSA (2048 bits)**.
10. Sélectionnez votre réglage dans la liste déroulante **Algorithme de chiffrement**. Le réglage par défaut est **SHA256**.

---

11. Cliquez sur **Envoyer**.

La demande CSR s'affiche sur votre écran. Enregistrez la demande CSR dans un fichier ou copiez et collez-la dans un formulaire CSR en ligne mis à votre disposition par une autorité de certification.

12. Cliquez sur **Enregistrer**.



- Suivez la politique de votre autorité de certification concernant la méthode d'envoi d'une demande CSR.
  - Si vous utilisez l'Autorité de certification racine d'entreprise de Windows Server 2008/2012/2012 R2, nous vous recommandons d'utiliser le serveur Web pour le modèle de certificat afin de créer le certificat client en toute sécurité. Si vous créez un certificat client pour un environnement IEEE 802.1x avec l'authentification EAP-TLS, nous vous recommandons d'utiliser Utilisateur pour le modèle de certificat. Pour plus d'informations, accédez à la page de votre modèle dans le Centre de solutions Brother à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).
- 



### **Renseignements connexes**

- [Créer et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)
-

## Installer un certificat sur votre appareil Brother

Lorsque vous recevez un certificat d'une autorité de certification, suivez les étapes ci-dessous pour l'installer sur le serveur d'impression :

Seul un certificat émis avec la demande CSR de votre appareil peut être installé sur l'appareil. Lorsque vous souhaitez créer une autre demande CSR, assurez-vous d'installer d'abord le certificat. Créez une autre demande CSR uniquement après avoir installé le certificat sur l'appareil. Sinon, la demande CSR créée avant l'installation ne sera pas valide.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « <http://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<http://192.168.1.2>



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

<http://ImprimantePartagée>


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

<http://brnxxxxxxxxxxxx>

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Macintosh, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Certificat**.
7. Cliquez sur **Installer le certificat**.
8. Accédez au fichier contenant le certificat émis par l'autorité de certification, puis cliquez sur **Envoyer**.  
Le certificat est correctement créé et enregistré dans la mémoire de votre appareil.

Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat racine de l'autorité de certification doit être installé sur votre ordinateur. Communiquez avec votre administrateur réseau.



### Renseignements connexes

- [Créer et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#)

---

▲ [Accueil](#) > [Sécurité](#) > [Gérer votre appareil réseau en toute sécurité à l'aide de SSL/TLS](#) > [Certificats et application de gestion sur le Web](#) > [Créer et installer un certificat](#) > [Créer et installer un certificat d'une autorité de certification \(CA\)](#) > [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

## **Importer et exporter le certificat et la clé privée**

Enregistrez le certificat et la clé privée sur votre appareil et gérez-les à l'aide des fonctions d'importation et d'exportation.

- [Importer un certificat et une clé privée](#)
- [Exporter le certificat et la clé privée](#)

## Importer un certificat et une clé privée


1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.
  - Par exemple :  
http://ImprimantePartagée
- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.
  - Par exemple :  
http://brnxxxxxxxxxxxx
- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.
- Pour Macintosh, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Certificat**.
7. Cliquez sur **Importer le certificat et la clé privée**.
8. Accédez au fichier que vous souhaitez importer.
9. Saisissez le mot de passe si le fichier est crypté, puis cliquez sur **Envoyer**.

Le certificat et la clé privée sont importés sur votre appareil.

Pour utiliser la communication SSL/TLS, le certificat racine de l'autorité de certification doit également être installé sur votre ordinateur. Communiquez avec votre administrateur réseau.



### Renseignements connexes

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)



## Exporter le certificat et la clé privée


1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.
  - Par exemple :  
http://ImprimantePartagée
- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.
  - Par exemple :  
http://brnxxxxxxxxxxxx
- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.
- Pour Macintosh, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Certificat**.
7. Cliquez sur **Exporter** affiché avec **Liste des certificats**.
8. Entrez un mot de passe si vous souhaitez crypter le fichier.  
Si le mot de passe est laissé vide, la sortie ne sera pas cryptée.
9. Entrez le mot de passe de nouveau pour confirmer, puis cliquez sur **Envoyer**.
10. Cliquez sur **Enregistrer**.
11. Spécifiez l'emplacement où vous souhaitez enregistrer le fichier.

Le certificat et la clé privée sont exportés vers votre ordinateur.

Vous pouvez également importer le certificat sur votre ordinateur.



### Renseignements connexes

- [Importer et exporter le certificat et la clé privée](#)

## **Importer et exporter un certificat d'autorité de certification**

Vous pouvez importer, exporter ou enregistrer des certificats d'autorité de certification sur votre appareil Brother.

- [Importer un certificat d'autorité de certification](#)
- [Exporter un certificat d'autorité de certification](#)

## Importer un certificat d'autorité de certification


1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.
  - Par exemple :  
http://ImprimantePartagée
- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.
  - Par exemple :  
http://brnxxxxxxxxxxxx
- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.
- Pour Macintosh, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Certificat AC**.
7. Cliquez sur **Importer un certificat AC**.
8. Accédez au fichier que vous souhaitez importer.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

## Exporter un certificat d'autorité de certification


1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.
  - Par exemple :  
http://ImprimantePartagée
- Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.
  - Par exemple :  
http://brnxxxxxxxxxxxx
- Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.
- Pour Macintosh, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.
6. Cliquez sur **Certificat AC**.
7. Sélectionnez le certificat que vous souhaitez exporter et cliquez sur **Exporter**.
8. Cliquez sur **Envoyer**.
9. Cliquez sur **Enregistrer**.
10. Spécifiez l'emplacement sur votre ordinateur où vous souhaitez enregistrer le certificat exporté, puis enregistrez-le.



### Renseignements connexes

- [Importer et exporter un certificat d'autorité de certification](#)

## Gérer plusieurs certificats

La fonction de certificats multiples vous permet d'utiliser la Gestion à partir du Web pour gérer chaque certificat installé sur votre appareil. Dans la Gestion à partir du Web, accédez à l'écran **Certificat** ou **Certificat AC** pour afficher le contenu du certificat, supprimer ou exporter vos certificats.

	Nombre maximal de certificats enregistrés sur l'appareil Brother
Certificat auto-signé ou certificat émis par une autorité de certification	5
Certificat d'autorité de certification	6

Nous vous recommandons d'enregistrer un certificat de moins que le nombre autorisé, en réservant un emplacement vide en cas d'expiration d'un certificat. Lorsqu'un certificat expire, importez un nouveau certificat dans l'emplacement réservé, puis supprimez le certificat qui a expiré. Cela vous évitera une erreur de configuration.



- Si vous utilisez HTTPS/IPPS, IEEE 802.1x ou un PDF signé, vous devez sélectionner le certificat que vous utilisez.
- Si vous utilisez SSL pour les communications SMTP/POP3/IMAP4 (uniquement disponible pour certains modèles), vous n'avez pas à choisir le certificat. Le certificat nécessaire sera choisi automatiquement.



### Renseignements connexes


- [Certificats et application de gestion sur le Web](#)

## Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité

- Configurer l'envoi ou la réception de courriel à l'aide de la Gestion à partir du Web
- Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur
- Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL TLS

## Configurer l'envoi ou la réception de courriel à l'aide de la Gestion à partir du Web

Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer l'envoi sécurisé de courriel en utilisant l'authentification utilisateur, ou l'envoi et la réception de courriel à l'aide de SSL/TLS.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).  
Par exemple :  
http://192.168.1.2
3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Dans le champ **POP3/IMAP4/SMTP**, cliquez sur **Paramètres avancés** et vérifiez que le statut de **POP3/IMAP4/SMTP** est **Activé**.
7. Configurez les paramètres **POP3/IMAP4/SMTP**.
  - Vérifiez si les paramètres de courriel sont corrects après la configuration en envoyant un courriel de test.
  - Si vous ne connaissez pas les paramètres du serveur POP3/IMAP4/SMTP, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).
8. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**.  
La boîte de dialogue **Tester la configuration de réception/d'envoi de courriel** s'affiche.
9. Suivez les instructions de la boîte de dialogue pour tester les paramètres actuels.



### Renseignements connexes

- [Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité](#)
- [Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL TLS](#)

## Envoyer un courriel en utilisant l'authentification utilisateur

Votre appareil Brother prend en charge la méthode SMTP-AUTH pour l'envoi de courriel par l'intermédiaire d'un serveur de messagerie exigeant l'authentification utilisateur. Cette méthode empêche que des utilisateurs non autorisés n'accèdent au serveur de messagerie.

Vous pouvez utiliser SMTP-AUTH pour la notification de courriel, les rapports de courriel et les I-Fax.



Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer l'authentification SMTP.

### Paramètres du serveur de messagerie

Vous devez configurer la méthode d'authentification SMTP de votre appareil de manière à ce qu'elle corresponde à la méthode utilisée par votre serveur de messagerie. Pour plus de détails sur les paramètres de votre serveur de messagerie, contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI).



Pour activer l'authentification du serveur SMTP : dans l'écran **POP3/IMAP4/SMTP** de la Gestion à partir du Web, sous **Méthode d'authentification du serveur**, vous devez sélectionner **SMTP-AUTH**.



### Renseignements connexes

- [Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité](#)



## Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité en utilisant SSL TLS

Votre appareil Brother prend en charge les méthodes SSL/TLS pour envoyer ou recevoir un courriel à partir d'un serveur de messagerie nécessitant une communication SSL/TLS sécurisée. Pour envoyer ou recevoir un courriel à partir d'un un serveur de messagerie utilisant la communication SSL/TLS, vous devez configurer SMTP via SSL/TLS, POP3 via SSL/TLS ou IMAP4 via SSL/TLS.



Il est conseillé d'utiliser la Gestion à partir du Web pour configurer SSL/TLS.

### Vérifier le certificat du serveur

Sous **SSL/TLS**, si vous choisissez **SSL** ou **TLS**, la case à cocher **Vérifier le certificat de serveur** est automatiquement sélectionnée.

#### POP3/IMAP4/SMTP

---

État Activé

---

#### Envoyer les paramètres du courriel(SMTP)

**Adresse du serveur**

**Port**

**Méthode d'authentification du serveur**  Aucun  SMTP-AUTH

**Nom du compte SMTP-AUTH**

**Mot de passe du compte SMTP-AUTH**

Entrez un mot de passe

Retapez le mot de passe

**SSL/TLS**  Aucun  SSL  TLS

Vérifier le certificat de serveur

**Adresse de courriel de l'appareil**

---

#### Paramètres de réception de courriel(POP3/IMAP4)

**Protocole**  POP3  IMAP4

**Adresse du serveur**

**Port**

**Nom de la boîte aux lettres**



- Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.
- Si vous n'avez pas besoin de vérifier le certificat de serveur, décochez la case **Vérifier le certificat de serveur**.

---

## Numéro de port

Si vous sélectionnez **SSL** ou **TLS** pour SMTP, POP3 ou IMAP4, la valeur **Port** est modifiée en fonction du protocole. Pour modifier manuellement le numéro de port, saisissez le numéro de port après avoir choisi **SSL** ou **TLS** pour les paramètres **SSL/TLS**.

Vous devez configurer la méthode de communication POP3/IMAP4/SMTP de votre appareil pour qu'elle corresponde à la méthode utilisée par votre serveur de messagerie. Pour plus de détails sur les paramètres du serveur de messagerie, contactez votre administrateur de réseau ou votre FAI.

Dans la plupart des cas, les services Webmail sécurisés nécessitent les paramètres suivants :

SMTP	<b>Port</b>	25
	<b>Méthode d'authentification du serveur</b>	<b>SMTP-AUTH</b>
	<b>SSL/TLS</b>	<b>TLS</b>
POP3	<b>Port</b>	995
	<b>SSL/TLS</b>	<b>SSL</b>
IMAP4	<b>Port</b>	993
	<b>SSL/TLS</b>	<b>SSL</b>



### Renseignements connexes

- [Envoyer ou recevoir un courriel en toute sécurité](#)
  - [Configurer l'envoi ou la réception de courriel à l'aide de la Gestion à partir du Web](#)
-

## Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil

- [Qu'est-ce que l'authentification IEEE 802.1x?](#)
- [Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web \(navigateur Web\)](#)
- [Méthodes d'authentification IEEE 802.1x](#)

## Qu'est-ce que l'authentification IEEE 802.1x?

IEEE 802.1x est une norme IEEE pour les réseaux câblés et sans fil qui limite l'accès des appareils réseau non autorisés. Votre appareil Brother (demandeur) envoie une demande d'authentification à un serveur RADIUS (le serveur d'authentification) par le biais de votre point d'accès ou concentrateur de ports. Une fois votre demande vérifiée par le serveur RADIUS, votre appareil peut accéder au réseau.



### Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil](#)
-

## Configurer l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil à l'aide de la Gestion à partir du Web (navigateur Web)

- Si vous configurez votre appareil en utilisant l'authentification EAP-TLS, vous devez installer le certificat client fourni par une autorité de certification avant de démarrer la configuration. Contactez votre administrateur de réseau à propos du certificat client. Si vous avez installé plusieurs certificats, nous vous recommandons de prendre note du nom du certificat que vous souhaitez utiliser.
- Avant de vérifier le certificat du serveur, vous devez importer le certificat d'autorité de certification émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur. Contactez votre administrateur de réseau ou votre fournisseur d'accès Internet (FAI) pour vérifier s'il est nécessaire d'importer un certificat d'autorité de certification.



Vous pouvez également configurer l'authentification IEEE 802.1x à l'aide de :

- BRAdmin Professional 3 (réseau câblé et sans fil)
- Assistant de configuration sans fil à partir du panneau de commande (réseau sans fil)
- Assistant de configuration sans fil sur le CD-ROM (réseau sans fil)

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

http://ImprimantePartagée


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

http://brnxxxxxxxxxxxx

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Macintosh, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Option	Description
Réseau câblé	Cliquez sur l'onglet <b>Câblé</b> puis sélectionnez <b>État 802.1x authentification</b> dans la barre de navigation de gauche.
Réseau sans fil	Cliquez sur l'onglet <b>Sans fil</b> puis sélectionnez <b>Sans fil (Entreprise)</b> dans la barre de navigation de gauche.

6. Configurez les paramètres d'authentification IEEE 802.1x.



- Pour activer l'authentification IEEE 802.1x pour des réseaux câblés, sélectionnez **Activé** pour **État 802.1x câblé** à la page **État 802.1x authentification**.
- Si vous utilisez l'authentification **EAP-TLS**, vous devez sélectionner le certificat client qui a été installé (affiché avec le nom de certificat) pour la vérification à partir de la liste déroulante **Certificat client**.
- Si vous sélectionnez l'authentification **EAP-FAST**, **PEAP**, **EAP-TTLS** ou **EAP-TLS**, sélectionnez la méthode de vérification à partir de la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur**. Vérifiez le certificat du serveur en utilisant le certificat d'autorité de certification importé préalablement dans l'appareil, lequel a été émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur.

Sélectionnez l'une des méthodes de vérification suivantes à partir de la liste déroulante **Vérification du certificat de serveur** :

Option	Description
<b>Aucune vérification</b>	Vous pouvez toujours faire confiance au certificat du serveur. La vérification n'est pas exécutée.
<b>Cert. AC</b>	Cette méthode de vérification permet de vérifier la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur en utilisant le certificat émis par l'autorité de certification qui a signé le certificat du serveur.
<b>Cert. AC + ID serveur</b>	Cette méthode de vérification permet de vérifier la valeur du nom commun <sup>1</sup> du certificat du serveur, en plus de la fiabilité de l'autorité de certification du certificat du serveur.

7. Lorsque vous terminez la configuration, cliquez sur **Envoyer**.

Pour des réseaux câblés : Après la configuration, connectez votre appareil au réseau pris en charge par IEEE 802.1x. Après quelques minutes, imprimez le rapport de configuration réseau pour vérifier l'état **<Wired IEEE 802.1x>**.

Option	Description
<b>Success</b>	La fonction IEEE 802.1x câblée est activée et l'authentification a réussi.
<b>Failed</b>	La fonction IEEE 802.1x câblée est activée; toutefois, l'authentification a échoué.
<b>Off</b>	La fonction IEEE 802.1x câblée n'est pas disponible.



## Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil](#)
- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)
- [Fonctionnalités des certificats de sécurité prises en charge](#)

<sup>1</sup> La vérification du nom commun compare le nom commun du certificat de serveur à la chaîne de caractères configurée pour **ID serveur**. Avant d'utiliser cette méthode, contactez votre administrateur système à propos du nom commun du certificat du serveur, puis configurez la valeur **ID serveur**.

## Méthodes d'authentification IEEE 802.1x

### LEAP (Réseau sans fil)

Le protocole LEAP (Lightweight Extensible Authentication Protocol) est une méthode EAP propriétaire mise au point par Cisco Systems, Inc. qui utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification.

### EAP-FAST

Le protocole EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secured Tunneling) a été mis au point par Cisco Systems, Inc. et utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification, ainsi que des algorithmes à clé symétrique pour créer un processus d'authentification en tunnel.

L'appareil Brother prend en charge les méthodes d'authentification internes suivantes :

- EAP-FAST/NONE
- EAP-FAST/MS-CHAPv2
- EAP-FAST/GTC

### EAP-MD5 (Réseau câblé)

Le protocole EAP-MD5 (Extensible Authentication Protocol-Message Digest Algorithm 5) utilise un nom d'utilisateur et un mot de passe pour l'authentification Stimulation/Réponse.

### PEAP

Le protocole PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) est une version de la méthode EAP développée par Cisco Systems, Inc., Microsoft Corporation et RSA Security. PEAP crée un tunnel SSL (Secure Sockets Layer)/TLS (Transport Layer Security) crypté entre un client et un serveur d'authentification pour l'envoi d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe. PEAP assure une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

L'appareil Brother prend en charge les authentifications internes suivantes :

- PEAP/MS-CHAPv2
- PEAP/GTC

### EAP-TTLS

Le protocole EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) a été mis au point par Funk Software et Certicom. Le protocole EAP-TTLS crée un tunnel SSL crypté similaire à celui de PEAP entre un client et un serveur d'authentification pour envoyer un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le protocole EAP-TTLS procure une authentification mutuelle entre le serveur et le client.

L'appareil Brother prend en charge les authentifications internes suivantes :

- EAP-TTLS/CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAP
- EAP-TTLS/MS-CHAPv2
- EAP-TTLS/PAP

### EAP-TLS

Le protocole EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) nécessite une authentification par certificat numérique au niveau du client et du serveur d'authentification.



### Renseignements connexes

- [Utiliser l'authentification IEEE 802.1x pour un réseau câblé ou sans fil](#)

## Mobile/Web Connect



- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print™](#)
- [AirPrint](#)
- [Impression mobile pour Windows](#)
- [Mopria® Print Service](#)
- [Brother iPrint&Scan](#)
- [Near-Field Communication \(NFC\)](#)



## Brother Web Connect


- [Présentation de Brother Web Connect](#)
- [Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect](#)
- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)
- [Configurer Brother Web Connect](#)
- [Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Envoyer un document à partir d'un périphérique de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Télécharger et enregistrer un document à partir d'un appareil de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Transmettre des télécopies vers le nuage ou un courriel](#)

## Présentation de Brother Web Connect

Appuyez sur  (Web) ou  (Applications) sur l'écran tactile pour utiliser Brother Web Connect.



Certains sites Web fournissent des services qui permettent aux utilisateurs de charger et d'afficher des images et des fichiers sur le site Web. Votre appareil Brother peut numériser des images et les charger sur ces services, et également télécharger et imprimer des images qui sont déjà chargées sur ces services.



1. Impression
2. Numérisation
3. Photos, images, documents et autres fichiers
4. Service Web

Pour utiliser Brother Web Connect, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau capable d'accéder à Internet par l'intermédiaire d'une connexion câblée ou sans fil.

Si votre réseau utilise un serveur proxy, l'appareil doit également être configuré de façon à utiliser un serveur proxy. En cas de doute au sujet de votre configuration réseau, consultez votre administrateur réseau.



Un serveur proxy est un ordinateur qui fait office d'intermédiaire entre les ordinateurs sans connexion Internet directe et Internet.



### Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)

## Services en ligne utilisés avec Brother Web Connect

Utilisez Brother Web Connect pour accéder aux services en ligne à partir de votre appareil Brother. Certains de ces services Web proposent des versions professionnelles.

Pour utiliser Brother Web Connect, vous devez disposer d'un compte auprès du service en ligne que vous souhaitez utiliser. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et en créer un.

Il n'est pas nécessaire de créer un compte pour utiliser Brother Creative Center. (Brother CentreCréatif est uniquement disponible sur certains modèles.)

### Google Drive™

Un service de stockage de documents, d'édition, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : [drive.google.com](http://drive.google.com)

### Evernote®

Un service de stockage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : [www.evernote.com](http://www.evernote.com)

### Dropbox

Un service de stockage, de partage et de synchronisation de fichiers en ligne.

URL : [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)

### OneDrive

Un service de stockage, de partage et de gestion de fichiers en ligne.

URL : <https://onedrive.live.com>

### Box

Un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : [www.box.com](http://www.box.com)

### OneNote

Un service d'édition et de partage de documents en ligne.

URL : [www.onenote.com](http://www.onenote.com)

### Brother Creative Center

Un site Web offrant divers modèles, tels que des cartes de vœux, des brochures et des calendriers, que vous pouvez imprimer sur votre appareil Brother. (Disponible seulement dans certains pays et sur certains modèles)

[www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)

Pour plus d'information sur ces différents services, consultez leur site Web.

Le tableau suivant indique quels types de fichiers peuvent être utilisés avec chaque fonctionnalité de Brother Web Connect :

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
Téléchargement et impression d'images, ou enregistrement sur support	JPEG PDF DOC DOCX	JPEG PDF DOC DOCX	(Impression uniquement)

Services accessibles	Google Drive™ Evernote® Dropbox OneDrive Box	OneNote	Brother Creative Center
	XLS XLSX PPT PPTX	XLS XLSX PPT PPTX	
Envoi d'images numérisées	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	JPEG PDF DOCX XLSX PPTX	-
Envoi d'images enregistrées sur un support	JPEG	-	-
Réadressage de télécopie vers les services en ligne (Disponible seulement dans certains pays et sur certains modèles)	JPEG PDF TIFF	JPEG PDF TIFF	-



- Tous les services ne sont pas offerts dans tous les pays.
- Pour Hong Kong, Taiwan et la Corée

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans une langue locale ne seront pas téléchargés.



### Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)

## Conditions d'utilisation de Brother Web Connect

- [Installation de logiciels Brother pour utiliser Brother Web Connect](#)
- [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil](#)
- [Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web](#)

## Installation de logiciels Brother pour utiliser Brother Web Connect

L'installation initiale de Brother Web Connect nécessite qu'un ordinateur ait accès à Internet et que le logiciel de l'appareil Brother soit installé dessus.

Pour Windows :

Pour installer le logiciel Brother et configurer l'appareil de manière à ce qu'il imprime sur votre réseau câblé ou sans fil, >> *Guide d'installation rapide* fourni avec votre appareil Brother.

Pour Macintosh :

Pour installer le logiciel Brother, accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le Centre de solutions Brother à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Renseignements connexes

- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)

## Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide du panneau de commande de l'appareil



Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, les informations suivantes doivent être configurées sur l'appareil :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Param connexion Web] > [Paramètres proxy] > [Connexion proxy].
2. Appuyez sur [Activé].
3. Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.  
Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réseau] > [Param connexion Web] > [Paramètres proxy] > [Connexion proxy].
2. Appuyez sur [Activé].
3. Appuyez sur l'option à configurer, puis entrez les informations sur le serveur proxy.  
Appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)


## Configurer les paramètres de serveur proxy à l'aide de Gestion à partir du Web

Si votre réseau fait appel à un serveur proxy, les informations de serveur proxy suivantes doivent être configurées à l'aide de l'application de gestion sur le Web :

- Adresse du serveur proxy
- Numéro de port
- Nom d'utilisateur
- Mot de passe



Nous vous recommandons Microsoft Internet Explorer 8/11 pour Windows et Safari 9 pour Macintosh. Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur utilisé. Si vous utilisez un autre navigateur Web, assurez-vous qu'il est compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).  
Par exemple :  
http://192.168.1.2
3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Vérifiez que la case **Proxy** est cochée, puis cliquez sur **Envoyer**.
7. Dans le champ **Proxy**, cliquez sur **Paramètres avancés**.
8. Entrez les informations de serveur proxy.
9. Cliquez sur **Envoyer**.



### Renseignements connexes

- [Conditions d'utilisation de Brother Web Connect](#)



## Configurer Brother Web Connect


- [Procédure de configuration de Brother Web Connect](#)
- [Créer un compte pour chaque service en ligne avant d'utiliser Brother Web Connect](#)
- [Faire une demande d'accès à Brother Web Connect](#)
- [Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect](#)
- [Configurer Brother Web Connect pour Brother CentreCréatif](#)

## Procédure de configuration de Brother Web Connect

Utilisez la procédure suivante pour configurer les paramètres de Brother Web Connect (lors de l'utilisation de CentreCréatif Brother, cette procédure n'est pas nécessaire) :

### Étape 1 : Créez un compte auprès du service que vous souhaitez utiliser.


Accédez au site Web du service à l'aide d'un ordinateur et créez-y un compte. (Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un nouveau.)



1. Enregistrement de l'utilisateur
2. Service Web
3. Obtention d'un compte

### Étape 2 : Demandez un accès à Brother Web Connect.


Accédez à Brother Web Connect à l'aide d'un ordinateur et obtenez un ID provisoire.



1. Saisie des informations du compte
2. Page de l'application Brother Web Connect
3. Obtention d'un ID provisoire

### Étape 3 : Enregistrez les informations de compte sur votre appareil afin de pouvoir accéder au service que vous souhaitez utiliser.

Entrez l'ID provisoire pour activer le service sur votre appareil. Indiquez le nom du compte tel qu'il doit être affiché sur l'appareil, et entrez un code NIP si vous voulez en utiliser un.



1. Saisie de l'ID provisoire
2. Service Web

Votre appareil Brother peut à présent utiliser le service.



## Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

## Créer un compte pour chaque service en ligne avant d'utiliser Brother Web Connect

Pour utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à un service en ligne, vous devez posséder un compte sur ce service. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur pour accéder au site Web du service et en créer un. Après l'avoir créé, connectez-vous et utilisez ce compte une première fois avec un ordinateur avant d'employer la fonctionnalité Brother Web Connect. Sinon, vous risquez de ne pas pouvoir accéder à ce service à l'aide de Brother Web Connect.

Si vous disposez déjà d'un compte, il n'est pas nécessaire d'en créer un autre.

Après avoir créé un compte sur le service en ligne que vous souhaitez utiliser, faites une demande d'accès à Brother Web Connect.



Il n'est pas nécessaire de créer un compte si vous utilisez le service en tant qu'invité. Seuls certains services peuvent être utilisés via un accès en tant qu'invité. Si le service désiré n'offre pas d'option d'accès en tant qu'invité, vous devez créer un compte.







### Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

## Faire une demande d'accès à Brother Web Connect

Pour utiliser Brother Web Connect afin d'accéder à des services en ligne, vous devez d'abord demander une autorisation d'accès à Brother Web Connect en utilisant un ordinateur sur lequel le logiciel Brother est installé.

1. Accédez au site Web de l'application Brother Web Connect :

Option	Description
Windows Vista Windows 7	Cliquez sur  (Démarrer) > <b>Tous les programmes &gt; Brother &gt; Brother Utilities (Utilitaires Brother)</b> , puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur <b>Autres options</b> dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur <b>Brother Web Connect</b> .
Windows 8 Windows 10	Lancez  ( <b>Brother Utilities (Utilitaires Brother)</b> ), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur <b>Autres options</b> dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur <b>Brother Web Connect</b> .
Windows 8,1	Déplacez votre souris vers le coin inférieur gauche de l'écran <b>Accueil</b> et cliquez sur  (si vous utilisez un appareil tactile, faites glisser vers le haut à partir du bas de l'écran <b>Accueil</b> pour afficher l'écran <b>Applications</b> ).  Cliquez sur  ( <b>Brother Utilities (Utilitaires Brother)</b> ), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur <b>Autres options</b> dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur <b>Brother Web Connect</b> .
Macintosh	Cliquez sur <b>Aller</b> dans la barre <b>Finder, Applications &gt; Brother &gt; Utilities &gt; Brother Web Connect</b> .



Vous pouvez aussi accéder directement au site Web :

Tapez [bwc.brother.com](http://bwc.brother.com) dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

La page Brother Web Connect est lancée.



Lorsque vous lancez Brother Web Connect pour la première fois, vous devez sélectionner votre pays, votre langue et le numéro de modèle, puis cliquer sur Suivant pour passer à l'étape suivante, en sélectionnant le service souhaité.

2. Sélectionnez le service que vous souhaitez utiliser.

## Se connecter avec Brother Web Connect


Cliquez sur l'un des services suivants à utiliser sur votre appareil pour obtenir un ID provisoire. Les versions professionnelles des Web Services sont également prises en charge dont : OneDrive for business, Dropbox for business, Google apps for work, Evernote business, Box for business.



Il se peut que l'écran affiché diffère de celui illustré ci-dessus.

3. Suivez les instructions à l'écran et demandez un accès.

Au terme de l'opération, votre ID provisoire s'affiche.



4. Prenez note de votre ID provisoire, car vous en aurez besoin pour enregistrer des comptes sur l'appareil. L'ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.
5. Fermez le navigateur Web.

Maintenant que vous disposez d'un ID d'accès à Brother Web Connect, vous devez enregistrer cet ID sur votre appareil, puis utiliser votre appareil pour accéder au service Web que vous souhaitez utiliser.



## Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

## Enregistrer un compte sur votre appareil Brother pour Brother Web Connect

Vous devez entrer les informations de votre compte Brother Web Connect et configurer votre appareil de façon à ce qu'il puisse utiliser Brother Web Connect pour accéder au service souhaité.

- Vous devez faire une demande d'accès à Brother Web Connect pour enregistrer un compte sur votre appareil.
- Avant d'enregistrer un compte, assurez-vous que la date et l'heure ont été réglées correctement sur le panneau de commande de l'appareil.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Web].

Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service auquel vous souhaitez vous inscrire.

Appuyez sur le nom du service.

3. Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur [Enregistrer/Supprimer un compte] > [Enregistrer un compte].

5. L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire que vous avez reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.

Appuyez sur [OK].

6. Entrez l'ID provisoire sur l'écran ACL, puis appuyez sur [OK].



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran ACL si les informations entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire que vous avez reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou effectuez une nouvelle demande d'accès pour recevoir un nouvel ID provisoire.

7. L'appareil vous invite à entrer le nom du compte que vous voulez afficher sur l'écran ACL.

Appuyez sur [OK].

8. Entrez le nom sur l'écran ACL, puis appuyez sur [OK].

9. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour définir un code NIP pour le compte, appuyez sur [Oui]. (Le code NIP interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres, puis appuyez sur [OK].
- Si vous ne voulez pas définir de code NIP, appuyez sur [Non].



Lorsque les informations sur le compte que vous venez d'entrer s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

10. Appuyez sur [Oui] pour enregistrer les informations entrées.

11. Appuyez sur [OK].

L'enregistrement du compte est terminé et votre appareil peut maintenant accéder au service.



12. Appuyez sur .

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher ◀ ou ▶ pour afficher [Web].

Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Faites glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le service auquel vous souhaitez vous inscrire.

Appuyez sur le nom du service.

3. Si des informations relatives à Brother Web Connect s'affichent, appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur [Enregistrer/Supprimer un compte] > [Enregistrer un compte].

5. L'appareil vous invite à entrer l'ID provisoire que vous avez reçu lorsque vous avez demandé un accès à Brother Web Connect.

Appuyez sur [OK].

6. Entrez l'ID provisoire sur l'écran ACL, puis appuyez sur [OK].



Un message d'erreur s'affiche sur l'écran ACL si les informations entrées ne correspondent pas à l'ID provisoire que vous avez reçu lors de votre demande d'accès ou si l'ID provisoire a expiré. Entrez correctement l'ID provisoire ou effectuez une nouvelle demande d'accès pour recevoir un nouvel ID provisoire.

7. L'appareil vous invite à entrer le nom du compte que vous voulez afficher sur l'écran ACL.

Appuyez sur [OK].

8. Entrez le nom sur l'écran ACL, puis appuyez sur [OK].

9. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour définir un code NIP pour le compte, appuyez sur [Oui]. (Le code NIP interdit tout accès non autorisé au compte.) Entrez un code à quatre chiffres et appuyez sur [OK].
- Si vous ne voulez pas définir de code NIP, appuyez sur [Non].



Lorsque les informations sur le compte que vous venez d'entrer s'affichent, vérifiez si elles sont correctes.

10. Appuyez sur [Oui] pour enregistrer les informations entrées.

11. Appuyez sur [OK].

L'enregistrement du compte est terminé et votre appareil peut maintenant accéder au service.

12. Appuyez sur .

## Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

## Configurer Brother Web Connect pour Brother CentreCréatif

Brother Web Connect est configuré pour utiliser automatiquement Brother CentreCréatif. Aucune configuration n'est nécessaire pour créer les calendriers, cartes de visite, affiches et cartes de vœux disponibles sur le site [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter).



Brother CentreCréatif n'est pas disponible dans tous les pays.



### Renseignements connexes

- [Configurer Brother Web Connect](#)

## Numériser et envoyer des documents à l'aide de Brother Web Connect

Envoyez vos photos et documents numérisés directement à un service Web sans passer par un ordinateur.

- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible.
- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers PDF avec possibilité de recherche ou Microsoft Office, la numérisation en noir et blanc n'est pas disponible.
- Lorsque vous numérisez et envoyez des fichiers JPEG, chaque page est envoyée sous la forme d'un fichier distinct.
- Les documents envoyés sont enregistrés dans un album appelé **From\_BrotherDevice**.

Pour plus d'information sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des documents ou le nombre de documents pouvant être envoyés, consultez le site Web du service concerné.

Si vous disposez de droits d'utilisateur limités pour Web Connect par la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible pour certains modèles), vous ne pouvez pas envoyer les données numérisées.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Chargez votre document.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Web].

Appuyez sur [Web].



- Vous pouvez également appuyer sur [Balayage] > [vers Web].
- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service qui héberge le compte vers lequel vous souhaitez effectuer l'envoi.  
Appuyez sur le nom du service.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
5. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Charger depuis scan].  
Appuyez sur [Charger depuis scan].



- Si vous avez appuyé sur [Balayage] > [vers Web], cette option ne s'affiche pas.
- Cette option peut ne pas s'afficher selon le service disponible.

7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Chargez votre document.
2. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher ◀ ou ▶ pour afficher [Web].  
Appuyez sur [Web].



- Vous pouvez également appuyer sur [Balayage] > [vers Web].
- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Faites glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le service qui héberge le compte vers lequel vous souhaitez effectuer l'envoi.

Appuyez sur le nom du service.

4. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.

5. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].

6. Appuyez sur [Charger depuis scan].



Cette option peut ne pas s'afficher selon le service disponible.

7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



## Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)

## Envoyer un document à partir d'un périphérique de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect

Les documents enregistrés sur un support (tel qu'une clé USB) connecté à l'appareil peuvent être envoyés directement à un service Web.

- Les documents envoyés sont enregistrés dans un album appelé **From\_BrotherDevice**.
- Les clés USB ne sont prises en charge que sur certains modèles.

Pour plus d'information sur les limitations, notamment en ce qui concerne la taille des documents ou le nombre de documents pouvant être envoyés, consultez le site Web du service concerné.

Si vous disposez de droits d'utilisateur limités pour Web Connect par la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible pour certains modèles), vous ne pouvez pas envoyer les documents enregistrés sur les supports.

### IMPORTANT

Ne retirez PAS la clé USB pendant que le message est affiché sur l'écran ACL. Sinon, la clé USB ou les données enregistrées sur la clé USB pourraient être endommagées.



(Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée)

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans la langue locale ne seront pas envoyés.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Insérez une clé USB dans l'appareil.  
L'écran ACL change automatiquement.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Web].  
Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le service qui héberge le compte vers lequel vous souhaitez effectuer l'envoi.  
Appuyez sur le nom du service.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.
5. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].
6. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Charg. depuis supp.].  
Appuyez sur [Charg. depuis supp.].
7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Insérez une clé USB dans l'appareil.  
L'écran ACL change automatiquement.

---

2. Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Faites glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le service qui héberge le compte vers lequel vous souhaitez effectuer l'envoi.

Appuyez sur le nom du service.

4. Faites glisser vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus.

5. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].

6. Appuyez sur [Charg. depuis supp.].

7. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



### Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)
-

## Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect

Les documents qui ont été envoyés sur votre compte peuvent être téléchargés directement sur votre appareil, puis imprimés. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés sur leurs propres comptes à des fins de partage peuvent aussi être téléchargés sur votre appareil et imprimés, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées. Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher des documents publics. Lorsque vous accédez à un service ou à un compte en qualité d'invité, vous pouvez consulter les documents que leur propriétaire a rendus publics, c'est-à-dire qui n'ont pas de limitation en termes de consultation.

Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux documents en question.

Si vous disposez de droits d'utilisateur limités pour Web Connect par la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions (disponible pour certains modèles), vous ne pouvez pas télécharger les données.

La fonction de limite de pages du Verrouillage sécuritaire des fonctions s'applique à la tâche d'impression à l'aide de Web Connect.



---

Pour Hong Kong, Taïwan et la Corée

Brother Web Connect prend uniquement en charge les noms de fichier en anglais. Les fichiers nommés dans une langue locale ne seront pas téléchargés.

---



### Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)
  - [Téléchargement et impression à l'aide de services Web](#)
  - [Télécharger et imprimer des modèles Brother CentreCréatif](#)
-

## Téléchargement et impression à l'aide de services Web

Pour des informations sur les modèles du CentreCréatif Brother, >> *Renseignements connexes*

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Web].

Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service qui héberge le document que vous voulez télécharger et imprimer.

Appuyez sur le nom du service.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour vous connecter au service, appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].
- Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Utiliser service comme util. invité], puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Téléch. pour impr.].

Appuyez sur [Téléch. pour impr.].



- Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, entrez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.

5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'album désiré, puis appuyez dessus.



- L'album est une collection de documents. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez. Si vous utilisez Evernote<sup>®</sup>, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [Afficher les fichiers non triés] ou [Afficher les photos non triées] pour choisir des documents. Vous ne pouvez pas télécharger les documents d'autres utilisateurs si ces documents ne sont pas enregistrés dans un album.

6. Appuyez sur la vignette du document à imprimer. Confirmez le document sur l'écran ACL, puis appuyez sur [OK]. Sélectionnez d'autres documents à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).

7. Une fois l'opération terminée, appuyez sur [OK].

8. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher ◀ ou ▶ pour afficher [Web].

Appuyez sur [Web].





- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Faites glisser vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher le service qui héberge le document que vous souhaitez télécharger et imprimer.

Appuyez sur le nom du service.

3. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour vous connecter au service à l'aide de votre compte, faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].
- Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Utiliser service comme util. invité], puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur [OK].

4. Appuyez sur [Téléch. pour impr.].



- Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, entrez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.

5. Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'album souhaité, puis appuyez dessus.



- L'album est une collection de documents. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez. Si vous utilisez Evernote®, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [Afficher les fichiers non triés] ou [Afficher les photos non triées] pour choisir des documents. Vous ne pouvez pas télécharger les documents d'autres utilisateurs si ces documents ne sont pas enregistrés dans un album.

6. Appuyez sur la vignette du document à imprimer. Confirmez le document sur l'écran ACL, puis appuyez sur [OK]. Sélectionnez d'autres documents à imprimer (vous pouvez sélectionner jusqu'à 10 documents).

7. Une fois l'opération terminée, appuyez sur [OK].

8. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



## Renseignements connexes

- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)
- [Télécharger et imprimer des modèles Brother CentreCréatif](#)

## Télécharger et imprimer des modèles Brother CentreCréatif

Brother CentreCréatif n'est pas disponible dans tous les pays.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Impr des modèles <CentreCréatif>].

Appuyez sur [Impr des modèles <CentreCréatif>].

3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la catégorie désirée, puis appuyez dessus.

4. Sélectionnez le fichier désiré. Entrez le nombre de copies à imprimer, puis appuyez sur [OK]. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les fichiers à imprimer.

5. Une fois l'opération terminée, appuyez sur [OK].



Si des informations relatives aux paramètres d'impression recommandés s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].

6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher ◀ ou ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur [Impr des modèles <CentreCréatif>].

3. Faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher la catégorie souhaitée, puis appuyez dessus.

4. Sélectionnez le fichier désiré. Entrez le nombre de copies à imprimer puis appuyez sur [OK]. Répétez cette étape jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les fichiers à imprimer.

5. Une fois l'opération terminée, appuyez sur [OK].



Si des informations relatives aux paramètres d'impression recommandés s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].

6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



### Renseignements connexes

- [Télécharger et imprimer des documents à l'aide de Brother Web Connect](#)

- 
- Téléchargement et impression à l'aide de services Web
-

## Télécharger et enregistrer un document à partir d'un appareil de mémoire externe à l'aide de Brother Web Connect

Les fichiers JPEG, PDF et Microsoft Office peuvent être téléchargés depuis un service et être enregistrés directement sur un support connecté à l'appareil. Les documents que d'autres utilisateurs ont chargés sur leurs propres comptes à des fins de partage peuvent aussi être téléchargés sur votre appareil, pour autant que vous disposiez des autorisations appropriées. Certains services permettent aux utilisateurs de type invité d'afficher des documents publics. Lorsque vous accédez à un service ou à un compte en qualité d'invité, vous pouvez consulter les documents que leur propriétaire a rendus publics, c'est-à-dire qui n'ont pas de limitation en termes de consultation.

- Assurez-vous qu'il reste suffisamment d'espace disponible sur la clé USB.
- Pour télécharger les documents d'autres utilisateurs, vous devez disposer d'autorisations d'accès aux albums ou aux documents en question.
- Les clés USB ne sont prises en charge que sur certains modèles.
- Les fichiers téléchargés sont renommés sur la base de la date actuelle. Par exemple, la première image enregistrée le 1er juillet sera nommée 07010001.jpg. Notez que les paramètres régionaux influent également sur le format de date du nom de fichier.
- Les images sont enregistrées dans le dossier « BROTHER », qui se trouve à la racine du support.


### IMPORTANT

Ne retirez PAS la clé USB pendant que le message est affiché sur l'écran ACL. Sinon, la clé USB ou les données enregistrées sur la clé USB pourraient être endommagées.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Insérez une clé USB dans l'appareil.  
L'écran ACL change automatiquement.
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Web].  
Appuyez sur [Web].  

  - Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
  - Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].
3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le service qui héberge le document que vous voulez télécharger.  
Appuyez sur le nom du service.
4. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Pour vous connecter au service, appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez sur celui-ci. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].
  - Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Utiliser service comme util. invité], puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [Téléch. vers supp.].  
Appuyez sur [Téléch. vers supp.].



- Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, entrez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.

6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



- L'album est une collection de documents. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez. Si vous utilisez Evernote®, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [Afficher les fichiers non triés] ou [Afficher les photos non triées] pour choisir des documents. Vous ne pouvez pas télécharger les documents d'autres utilisateurs si ces documents ne sont pas enregistrés dans un album.

## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Insérez une clé USB dans l'appareil.

L'écran ACL change automatiquement.

2. Appuyez sur [Web].



- Si des informations relatives à la connexion Internet s'affichent sur l'écran ACL de l'appareil, lisez les informations et appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

3. Faites glisser le doigt vers la gauche ou vers la droite, ou appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le service hébergeant le document que vous voulez télécharger.

Appuyez sur le nom du service.

4. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour vous connecter au service à l'aide de votre compte, faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ afin d'afficher le nom de votre compte, puis appuyez dessus. Si l'écran de saisie du code NIP s'affiche, entrez les quatre chiffres du code NIP, puis appuyez sur [OK].
- Pour accéder au service en tant qu'utilisateur invité, faites glisser le doigt vers le haut ou vers le bas, ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Utiliser service comme util. invité], puis appuyez dessus. Lorsque les informations relatives à l'accès en tant qu'utilisateur invité s'affichent, appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur [Téléch. vers supp.].



- Si vous avez accédé au service en tant qu'utilisateur invité, entrez ou sélectionnez le nom du compte de l'utilisateur dont vous voulez télécharger les documents.

6. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



- L'album est une collection de documents. Le nom qui lui est donné peut cependant varier en fonction du service que vous utilisez. Si vous utilisez Evernote®, vous devez sélectionner le carnet de notes, puis sélectionner la note.
- Certains services n'exigent pas que les documents soient enregistrés dans des albums. Pour les documents qui ne sont pas enregistrés dans des albums, sélectionnez [Afficher les fichiers non triés] ou [Afficher les photos non triées] pour choisir des documents. Vous ne pouvez pas télécharger les documents d'autres utilisateurs si ces documents ne sont pas enregistrés dans un album.




## Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)


## Transmettre des télécopies vers le nuage ou un courriel

- Utilisez la fonction de transmission de télécopie vers le nuage pour transférer automatiquement vos télécopies entrantes vers vos comptes avec les services en ligne disponibles.



### 1. Service Web

- Utilisez la fonction de transmission de télécopie vers un courriel pour transférer automatiquement vos télécopies entrantes à une boîte de réception sous forme de pièces jointes de courriel.



## ✓ Renseignements connexes

- [Brother Web Connect](#)
- [Activer la transmission des télécopies vers le nuage ou un courriel](#)
- [Désactiver la transmission des télécopies vers le nuage ou un courriel](#)

## Activer la transmission des télécopies vers le nuage ou un courriel

Activez la transmission des télécopies pour transmettre automatiquement les télécopies entrantes à un service en ligne ou à une boîte de réception sous forme de pièces jointes de courriel.

- Cette fonction est disponible uniquement pour les télécopies en noir et blanc.
- Si vous activez la transmission des télécopies, vous ne pouvez pas utiliser les fonctions suivantes :
  - [RE-TX Fax]
  - [Téléappel] (seulement disponible dans certains pays)
  - [Mémoriser fax]
  - [Récept PC FAX]

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [TransFax à Nuag/Cour].

Appuyez sur [TransFax à Nuag/Cour].



Si des informations relatives à [TransFax à Nuag/Cour] s'affichent, lisez-les, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur [Activé].

4. Appuyez sur [Transférer vers nuage] ou [Transf vers Courriel].

- Si vous avez sélectionné [Transférer vers nuage], choisissez le service en ligne qui doit recevoir les télécopies, puis spécifiez le nom de votre compte.
- Si vous avez sélectionné [Transf vers Courriel], sélectionnez l'adresse de courriel qui doit recevoir les télécopies sous forme de pièces jointes de courriel.

5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher ◀ ou ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur [TransFax à Nuag/Cour].



Si des informations relatives à [TransFax à Nuag/Cour] s'affichent, lisez-les, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur [Activé].

- 
4. Appuyez sur [Transférer vers nuage] ou [Transf vers Courriel].
    - Si vous avez sélectionné [Transférer vers nuage], choisissez le service en ligne qui doit recevoir les télécopies, puis spécifiez le nom de votre compte.
    - Si vous avez sélectionné [Transf vers Courriel], sélectionnez l'adresse de courriel qui doit recevoir les télécopies sous forme de pièces jointes de courriel.
  5. Suivez les instructions à l'écran pour terminer cette opération.



### **Renseignements connexes**

- [Transmettre des télécopies vers le nuage ou un courriel](#)
  - [Options de réception en mémoire](#)
-



## Désactiver la transmission des télécopies vers le nuage ou un courriel

Désactivez la transmission des télécopies lorsque vous souhaitez empêcher les télécopies entrantes d'être transmises à un service en ligne ou à une boîte de réception en tant que pièces jointes de courriel.

S'il reste des télécopies reçues dans la mémoire de votre appareil, vous ne pouvez pas désactiver la transmission des télécopies.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher [TransFax à Nuag/Cour].

Appuyez sur [TransFax à Nuag/Cour].



Si des informations relatives à [TransFax à Nuag/Cour] s'affichent, lisez-les, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur [Désactivé].

4. Appuyez sur [OK].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Faites glisser vers la gauche ou la droite pour afficher ◀ ou ▶ pour afficher [Applis].

Appuyez sur [Applis].



- Si des informations relatives à la connexion Internet apparaissent à l'écran ACL de l'appareil, lisez-les puis appuyez sur [OK].
- Il peut arriver que des mises à jour ou des annonces relatives aux fonctionnalités Brother Web Connect s'affichent sur l'écran ACL. Prenez connaissance de ces informations, puis appuyez sur [OK].

2. Appuyez sur [TransFax à Nuag/Cour].



Si des informations relatives à [TransFax à Nuag/Cour] s'affichent, lisez-les, puis appuyez sur [OK].

3. Appuyez sur [Désactivé].

4. Appuyez sur [OK].



### Renseignements connexes

- [Transmettre des télécopies vers le nuage ou un courriel](#)


## Google Cloud Print™

- [Présentation de Google Cloud Print™](#)
- [Avant d'utiliser Google Cloud Print™](#)
- [Imprimer depuis Google Chrome™ ou Chrome OS™](#)
- [Imprimer depuis Google Drive™ pour Mobile](#)
- [Imprimer depuis le service Webmail Gmail™ pour mobile](#)

## Présentation de Google Cloud Print™

Google Cloud Print™ est un service Google qui vous permet d'imprimer sur une imprimante enregistrée sur votre compte Google à l'aide d'un appareil compatible réseau (par exemple un téléphone mobile ou un ordinateur), sans installer le pilote d'imprimante sur le périphérique.

L'impression à partir d'applications Android™ nécessite d'installer l'application Google Cloud Print™ depuis l'application Google Play™ Store.



1. Demande d'impression
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Impression



### Renseignements connexes

- [Google Cloud Print™](#)

## Avant d'utiliser Google Cloud Print™

- Paramètres réseau pour l'utilisation de Google Cloud Print™
- Enregistrer votre appareil avec Google Cloud Print™ à l'aide de Google Chrome™
- Enregistrer votre appareil avec Google Cloud Print™ à l'aide de l'application de gestion sur le Web

## Paramètres réseau pour l'utilisation de Google Cloud Print™

Pour pouvoir utiliser Google Cloud Print™, votre appareil Brother doit être connecté à un réseau qui a accès à Internet par le biais d'une connexion câblée ou sans fil. Pour connecter et configurer votre appareil correctement, >> *Guide d'installation rapide* ou les rubriques connexes dans ce guide.



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser Google Cloud Print™](#)
-

## Enregistrer votre appareil avec Google Cloud Print™ à l'aide de Google Chrome™

Assurez-vous que vous avez déjà créé un compte Google. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur ou un appareil mobile pour accéder au site Web de Google (<https://accounts.google.com/signup>) et en créer un.

Assurez-vous que votre appareil Brother est inactif avant de démarrer le processus d'enregistrement.



Les étapes de cette section s'adressent aux utilisateurs Windows.

Selon le système d'exploitation et l'environnement utilisés, leur aspect peut être différent sur votre ordinateur.

1. Ouvrez Google Chrome™ sur votre ordinateur.
2. Cliquez sur l'icône de menu Google Chrome™, puis sur **Paramètres > Afficher les paramètres avancés...**
3. Dans la section **Google Cloud Print**, cliquez sur **Gérer**.



Vous devez vous connecter à votre compte Google pour voir les appareils disponibles.

4. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre appareil.
5. Lorsqu'un message de confirmation s'affiche sur votre appareil, appuyez sur le bouton OK.



Si le message de confirmation ne s'affiche pas sur l'écran ACL de l'appareil, répétez cette étape.

6. Une fois qu'il est correctement enregistré, votre appareil Brother apparaît dans le champ **Mes appareils**.



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser Google Cloud Print™](#)

## Enregistrer votre appareil avec Google Cloud Print™ à l'aide de l'application de gestion sur le Web

Assurez-vous que vous avez déjà créé un compte Google. Si vous ne possédez pas encore de compte, utilisez un ordinateur ou un appareil mobile pour accéder au site Web de Google (<https://accounts.google.com/signup>) et en créer un.

Assurez-vous que votre appareil Brother est inactif avant de démarrer le processus d'enregistrement.


Avant de commencer à enregistrer votre appareil, assurez-vous que la date et l'heure ont été réglées correctement sur son panneau de commande. >> *Renseignements connexes*


1. Assurez-vous que l'appareil Brother est connecté au même réseau que l'ordinateur ou l'appareil mobile.
2. Démarrez votre navigateur Web.
3. Saisissez « <http://adresse IP de l'appareil> » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

<http://192.168.1.2>



- Vous pouvez voir l'adresse IP de votre appareil dans le menu Réseau sur le panneau de commande de votre appareil.
- Si vous avez défini un mot de passe pour l'application de gestion sur le Web, tapez ce mot de passe dans la zone **Connexion**, puis cliquez sur .



The screenshot shows the Brother WMI interface. At the top, there are tabs for 'Général', 'Carnet d'adresses', 'Paramètres télécopie', 'Imprimer', 'Numériser', 'Administrateur', and 'Réseau'. The 'État' (Status) page is active, showing the following information:

- État du périphérique:** Prêt (Ready) with a green progress bar.
- Rafraîchissement autom:** Arrêt (Stop) selected, Marche (On) unselected.
- Niveau d'encre:** Ink levels for M (Magenta), C (Cyan), Y (Yellow), and BK (Black) are shown as bars.
- Langage Web:** Auto (dropdown menu).
- Emplacement du périphérique:** Contact and Emplacement (Location) fields.

4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Assurez-vous que **Google Cloud Print** est sélectionné, puis cliquez sur **Paramètres avancés**.

## Protocole

<input checked="" type="checkbox"/> Gestion à partir du Web (Serveur Web)		<a href="#">Paramètres du serveur HTTP</a>
<input checked="" type="checkbox"/> SNMP	<a href="#">Paramètres avancés</a>	
<input checked="" type="checkbox"/> Configuration à distance		
<hr/>		
<input checked="" type="checkbox"/> LPD (Transmission fax PC)	<a href="#">Paramètres avancés</a>	
<input checked="" type="checkbox"/> Raw Port		
<input checked="" type="checkbox"/> IPP		<a href="#">Paramètres du serveur HTTP</a>
<input checked="" type="checkbox"/> AirPrint	<a href="#">Paramètres avancés</a>	<a href="#">Paramètres du serveur HTTP</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Mopria		
<input checked="" type="checkbox"/> Web Services	<a href="#">Paramètres avancés</a>	<a href="#">Paramètres du serveur HTTP</a>
<input checked="" type="checkbox"/> Impression mobile pour Windows		
<input checked="" type="checkbox"/> Google Cloud Print	<a href="#">Paramètres avancés</a>	
<input type="checkbox"/> Proxy	<a href="#">Paramètres avancés</a>	

- Assurez-vous que **État** est réglé sur **Activé**. Cliquez sur **Enregistrer**.
- Lorsqu'un message de confirmation s'affiche sur l'écran ACL de l'appareil, appuyez sur [OK].



Si le message de confirmation ne s'affiche pas sur l'écran ACL de l'appareil, répétez cette étape.

- Cliquez sur **Google**.
- L'écran de connexion à Google Cloud Print™ apparaît. Connectez-vous avec votre compte Google, et suivez les instructions à l'écran pour enregistrer votre appareil.
- Une fois l'enregistrement de votre appareil terminé, revenez à l'écran de l'application de gestion sur le Web et vérifiez que **Statut de l'enregistrement** est réglé sur **Enregistré**.



Si votre appareil prend en charge la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions, l'impression via Google Cloud Print™ est possible même si des restrictions s'appliquent à l'impression depuis un ordinateur. Pour limiter l'impression via Google Cloud Print™, désactivez Google Cloud Print™ à l'aide de l'application de gestion sur le Web ou réglez la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions sur le mode Public, puis limitez l'impression pour les utilisateurs publics. ➤➤ *Renseignements connexes*



## Renseignements connexes

- Avant d'utiliser Google Cloud Print™
- Régler la date et l'heure
- Configurer le verrouillage sécuritaire des fonctions 3.0 à l'aide de la Gestion à partir du Web



## Imprimer depuis Google Chrome™ ou Chrome OS™

1. Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
2. Ouvrez la page Web que vous souhaitez imprimer.
3. Cliquez sur l'icône de menu Google Chrome™.
4. Cliquez sur **Print (Imprimer)**.
5. Sélectionnez votre appareil dans la liste des imprimantes.
6. Au besoin, modifiez les options d'impression.
7. Cliquez sur **Print (Imprimer)**.



### Renseignements connexes

- [Google Cloud Print™](#)

## Imprimer depuis Google Drive™ pour Mobile

1. Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
2. Accédez à Google Drive™ depuis le navigateur Web de votre appareil Android™ ou Apple.
3. Ouvrez le document que vous souhaitez imprimer.
4. Appuyez sur l'icône de menu.
5. Touchez **Print (Imprimer)**.
6. Sélectionnez votre appareil dans la liste des imprimantes.
7. Au besoin, modifiez les options d'impression.
8. Touchez **Print (Imprimer)**.



### Renseignements connexes

- [Google Cloud Print™](#)

## Imprimer depuis le service Webmail Gmail™ pour mobile

1. Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
2. Accédez au service Webmail Gmail™ depuis le navigateur Web de votre appareil Android™ ou Apple.
3. Ouvrez le courriel que vous souhaitez imprimer.
4. Appuyez sur l'icône de menu.



Si **Print (Imprimer)** s'affiche à côté du nom de la pièce jointe, vous pouvez également imprimer la pièce jointe. Appuyez sur **Print (Imprimer)**, puis suivez les instructions affichées sur votre appareil mobile.

5. Touchez **Print (Imprimer)**.
6. Sélectionnez votre appareil dans la liste des imprimantes.
7. Au besoin, modifiez les options d'impression.
8. Touchez **Print (Imprimer)**.



### Renseignements connexes

- [Google Cloud Print™](#)

## AirPrint

- [Présentation d'AirPrint](#)
- [Avant d'utiliser AirPrint](#)
- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)
- [Numériser à l'aide d'AirPrint](#)
- [Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint \(pour les modèles MFC\)](#)

## Présentation d'AirPrint

AirPrint est une solution d'impression pour les systèmes d'exploitation Apple qui vous permet d'imprimer sans fil des photos, des courriels, des pages Web et des documents à partir de votre iPad, iPhone, iPod touch et ordinateur Mac sans que vous ayez besoin d'installer un pilote.

AirPrint permet également d'envoyer des télécopies directement depuis votre ordinateur Mac sans les imprimer et de numériser des documents vers votre ordinateur Mac.

Pour plus d'information, visitez le site Web d'Apple.

L'utilisation du badge « Works with Apple » signifie que l'accessoire a été conçu pour fonctionner spécifiquement avec la technologie identifiée dans le badge et a été certifié par le développeur pour satisfaire aux normes de performance d'Apple.



### Renseignements connexes


- [AirPrint](#)

## Avant d'utiliser AirPrint

- [Paramètres réseau pour l'utilisation d'AirPrint](#)
- [Désactiver / activer AirPrint à l'aide de l'application de gestion sur le Web \(navigateur Web\)](#)

## Paramètres réseau pour l'utilisation d'AirPrint

Pour pouvoir utiliser AirPrint, votre appareil mobile doit se connecter au réseau sans fil auquel votre appareil Brother est connecté. AirPrint prend en charge les connexions sans fil utilisant le mode Infrastructure ou Wi-Fi Direct®.

Pour configurer votre appareil mobile pour un réseau sans fil, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre appareil mobile. Vous trouverez un lien vers le guide de l'utilisateur de votre appareil mobile sur le site Web d'Apple en touchant  dans Safari.

Pour configurer votre appareil Brother pour un réseau sans fil, >>> *Guide d'installation rapide* ou aux rubriques connexes dans le présent guide. Si votre appareil Brother prend en charge un réseau câblé, vous pouvez utiliser un câble réseau pour la connexion au point d'accès/routeur sans fil.

Si votre appareil Brother prend en charge Wi-Fi Direct® et que vous souhaitez configurer votre appareil Brother pour un réseau Wi-Fi Direct®, consultez les rubriques connexes dans ce Guide en ligne.




### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser AirPrint](#)
- [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil à l'aide de la méthode par pression sur un bouton de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)

## Désactiver / activer AirPrint à l'aide de l'application de gestion sur le Web (navigateur Web)

Assurez-vous que l'appareil Brother est connecté au même réseau que l'ordinateur.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « [http://adresse IP de l'appareil](#) » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).  
Par exemple :  
[http://192.168.1.2](#)
3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
5. Cliquez sur le menu **Protocole** dans la barre de navigation de gauche.
6. Pour désactiver AirPrint, décochez la case **AirPrint**. Pour activer AirPrint, cochez la case **AirPrint**.



AirPrint est activé par défaut.

7. Cliquez sur **Envoyer**.
8. Redémarrez votre appareil pour activer la configuration.



### Renseignements connexes

- [Avant d'utiliser AirPrint](#)
- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)





## Imprimer à l'aide d'AirPrint

- [Imprimer à partir d'iPad, d'iPhone ou d'iPod Touch](#)
- [Avant d'imprimer à l'aide d'AirPrint \(OS X\)](#)
- [Imprimer à l'aide d'AirPrint \(OS X\)](#)

## Imprimer à partir d'iPad, d'iPhone ou d'iPod Touch

La procédure d'impression peut varier d'une application à l'autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Safari.

1. Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
2. Utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
3. Touchez  ou .
4. Touchez **Imprimer**.
5. Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné.
6. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), touchez **Imprimante**.  
La liste des appareils disponibles s'affiche.
7. Touchez le nom de votre appareil dans la liste.
8. Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer et l'impression recto-verso (si votre appareil la prend en charge).
9. Touchez **Imprimer**.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

## Avant d'imprimer à l'aide d'AirPrint (OS X)

Avant d'imprimer à l'aide de OS X, ajoutez votre appareil Brother à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh.

1. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Pomme.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners** ou **Imprimantes et scanners**.
3. Cliquez sur l'icône + sous le volet Imprimantes à gauche.
4. Cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner...** L'écran **Ajouter** s'affiche.
5. Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu contextuel **Utiliser**.
6. Cliquez sur **Ajouter**.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

## Imprimer à l'aide d'AirPrint (OS X)

La procédure d'impression peut varier d'une application à l'autre. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Safari. Avant d'imprimer, assurez-vous que votre appareil Brother figure dans la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh.

1. Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
2. Sur votre ordinateur Macintosh, utilisez Safari pour ouvrir la page à imprimer.
3. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
4. Vérifiez que votre appareil Brother est sélectionné. Si un autre appareil est sélectionné (ou si aucune imprimante n'est sélectionnée), cliquez sur le menu contextuel **Imprimante** et sélectionnez votre appareil Brother.
5. Sélectionnez les options souhaitées, comme le nombre de pages à imprimer et l'impression recto-verso (si votre appareil la prend en charge).
6. Cliquez sur **Imprimer**.



### Renseignements connexes

- [Imprimer à l'aide d'AirPrint](#)

## Numériser à l'aide d'AirPrint

- [Avant de numériser à l'aide d'AirPrint \(OS X\)](#)
- [Numériser à l'aide d'AirPrint \(OS X\)](#)

## Avant de numériser à l'aide d'AirPrint (OS X)

- Avant de numériser à l'aide de OS X, ajoutez votre appareil Brother à la liste des scanners sur votre ordinateur Macintosh.
- La numérisation monochrome n'est pas prise en charge actuellement par OS X v10.9.

1. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Pomme.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
3. Cliquez sur l'icône + sous le volet Scanners à gauche.
4. Cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner...**  
L'écran **Ajouter** s'affiche.
5. Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu contextuel **Utiliser**.
6. Cliquez sur **Ajouter**.

### Renseignements connexes

- [Numériser à l'aide d'AirPrint](#)

## Numériser à l'aide d'AirPrint (OS X)

Avant de numériser, assurez-vous que votre appareil Brother figure dans la liste des scanners sur votre ordinateur Macintosh.

1. Chargez votre document.
2. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Pomme.
3. Cliquez sur **Imprimantes et scanners**.
4. Sélectionnez votre appareil Brother dans la liste des scanners.
5. Cliquez sur l'onglet **Numériser**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir le scanner...**  
L'écran Scanner s'affiche.
6. Si vous placez le document dans l'ADF (chargeur automatique de documents), cochez la case **Utiliser le bac auto**, puis sélectionnez le format de votre document dans le menu contextuel du paramètre de taille de numérisation.
7. Sélectionnez le dossier de destination ou l'application de destination dans le menu contextuel de configuration de la destination.
8. Cliquez sur **Afficher les détails** pour modifier les paramètres de numérisation, si nécessaire.  
Vous pouvez recadrer l'image manuellement en déplaçant le pointeur de la souris sur la partie que vous souhaitez numériser lorsque vous effectuez la numérisation à partir de la vitre du scanner.
9. Cliquez sur **Numériser**.



### Renseignements connexes

- [Numériser à l'aide d'AirPrint](#)

## **Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint (pour les modèles MFC)**

- [Avant d'envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint \(OS X\)](#)
- [Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint \(OS X\)](#)



## Avant d'envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint (OS X)

Avant d'envoyer une télécopie, ajoutez votre appareil Brother à la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh. Assurez-vous que votre appareil Brother est connecté à la ligne téléphonique et qu'il fonctionne correctement.

1. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Pomme.
2. Cliquez sur **Imprimantes et scanners** ou **Imprimantes et scanners**.
3. Cliquez sur l'icône + sous le volet Imprimantes à gauche.
4. Cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner...** L'écran **Ajouter** s'affiche.
5. Sélectionnez votre appareil Brother, puis sélectionnez **AirPrint** dans le menu contextuel **Utiliser**.
6. Cliquez sur **Ajouter**.



### Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint \(pour les modèles MFC\)](#)

## Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint (OS X)

Assurez-vous que votre appareil Brother figure dans la liste des imprimantes sur votre ordinateur Macintosh. Dans l'exemple ci-dessous, nous utilisons Apple TextEdit.



- AirPrint prend uniquement en charge les documents de télécopie en noir et blanc.
- Votre appareil prend en charge la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions. L'envoi de télécopies via AirPrint n'est pas disponible en cas de limitation de l'envoi de télécopies pour chaque utilisateur.

1. Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
2. Sur votre ordinateur Macintosh, ouvrez le fichier à envoyer en tant que télécopie.
3. Cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
4. Cliquez sur le menu contextuel **Imprimante**, puis sélectionnez **Brother MFC-XXXX - Fax** (où XXXX est le nom de votre modèle).
5. Tapez les informations du destinataire de la télécopie.
6. Cliquez sur **Faxer**.




### Renseignements connexes

- [Envoyer une télécopie à l'aide d'AirPrint \(pour les modèles MFC\)](#)

## Impression mobile pour Windows

L'impression mobile pour Windows est une fonction permettant d'imprimer sans fil à partir de votre appareil mobile Windows. Vous pouvez vous connecter au même réseau que celui auquel votre appareil Brother est connecté et imprimer sans installer de pilote d'imprimante sur l'appareil. De nombreuses applications Windows prennent en charge cette fonction.



1. Appareil mobile Windows (Windows 10 Mobile ou ultérieur)
2. Connexion Wi-Fi®
3. Votre appareil Brother



### Renseignements connexes

- [Mobile/Web Connect](#)

## Mopria® Print Service

Mopria® Print Service est une fonctionnalité d'impression pour appareils mobiles Android™ (Android™ version 4.4 ou ultérieure) développée par la Mopria® Alliance. Ce service vous permet de vous connecter au même réseau que votre appareil et d'imprimer sans configuration supplémentaire. De nombreuses applications Android™, y compris Google Chrome™, Gmail™ et Gallery prennent en charge l'impression.



1. Android™ 4.4 ou version ultérieure
2. Connexion Wi-Fi®
3. Votre appareil Brother

Vous devez télécharger Mopria® Print Service depuis Google Play™ pour ensuite l'installer sur votre appareil Android™. Avant d'utiliser ce service, vous devez l'activer.

### Renseignements connexes

- [Mobile/Web Connect](#)

## Brother iPrint&Scan

Utilisez Brother iPrint&Scan pour imprimer et numériser depuis divers appareils mobiles.

- Pour les appareils Android™  
Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil Android™, sans utiliser un ordinateur.  
Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis Google Play™ Store.
- Pour les appareils Apple  
Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil Apple.  
Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis l'App Store.
- Pour les appareils Windows  
Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement depuis votre appareil Windows, sans utiliser un ordinateur.  
Téléchargez et installez Brother iPrint&Scan depuis le Microsoft Store.

Pour de l'information plus détaillée >> *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan) Accédez à la page **Manuels** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Renseignements connexes


- [Mobile/Web Connect](#)

## Near-Field Communication (NFC)

Modèles associés : MFC-J5930DW

La fonction NFC (Communication en champ proche) simplifie les transactions, l'échange de données et les connexions sans fil entre deux appareils situés à faible distance l'un de l'autre.

Si votre appareil Android™ est compatible avec la fonction NFC, vous pouvez imprimer des données (photos, fichiers PDF, fichiers texte, pages Web et courriels) à partir de l'appareil ou numériser des photos et des documents vers l'appareil en le mettant en contact avec le symbole NFC qui se trouve sur le panneau de commande de votre appareil.



Vous devez télécharger et installer Brother iPrint&Scan sur votre appareil Android™ pour utiliser cette fonction. Pour de l'information plus détaillée >> *Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan* (Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan) Accédez à la page **Manuels** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).



### Renseignements connexes

- [Mobile/Web Connect](#)
- [Description du panneau de commande](#)

## ControlCenter

Utilisez l'utilitaire logiciel ControlCenter de Brother pour accéder rapidement aux applications que vous utilisez fréquemment. ControlCenter vous permet d'accéder directement aux applications spécifiques.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)

## **ControlCenter4 (Windows)**


- [Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Créer un onglet personnalisé avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Configurer l'appareil Brother depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec ControlCenter4 \(Windows\)](#)



## Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter4 propose deux modes de fonctionnement : **Mode Accueil** et **Mode Avancé**. Vous pouvez changer de mode à n'importe quel moment.

### Mode Accueil



### Mode Avancé




- **Mode Accueil**


Le mode Accueil de ControlCenter4 vous permet d'accéder facilement aux principales fonctions de l'appareil.

- **Mode Avancé**

Le mode Avancé de ControlCenter4 vous fournit davantage de contrôle sur les détails des fonctions de l'appareil et vous permet de personnaliser les actions de numérisation par simple pression sur un bouton.

Pour changer le mode de fonctionnement :

1. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis sélectionnez **Ouvrir**.
2. Cliquez sur le bouton **Configuration**, puis sélectionnez **Sélection du mode**.
3. La boîte de dialogue du mode de sélection s'affiche. Sélectionnez l'option **Mode Accueil** ou **Mode Avancé**.



4. Cliquez sur **OK**.

### Renseignements connexes

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## **Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 (Windows)**

Utilisez le mode Accueil de ControlCenter4 pour accéder aux fonctions principales de votre appareil.

- [Numériser avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Sauvegarder des données numérisées dans un dossier comme fichier PDF avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Paramètres de numérisation pour le mode Accueil de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Numériser avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)


Le mode Avancé de ControlCenter4 vous fournit davantage de contrôle sur les détails des fonctions de l'appareil et vous permet de personnaliser les actions de numérisation par simple pression sur un bouton.


- [Numériser des photos et des graphiques avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Enregistrer des données numérisées dans un dossier sous forme de fichier PDF avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser les deux faces d'une carte d'identité avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser comme pièce jointe de courriel avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numériser comme fichier de texte modifiable \(ROC\) avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Numérisation vers un fichier Office avec le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Paramètres de numérisation pour le mode Avancé de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Modification du mode de fonctionnement dans ControlCenter4 \(Windows\)](#)

## Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter4 (Windows)



Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.

1. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
3. Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**.
4. Configurez les paramètres comme vous le souhaitez.



### Exporter

Cliquez pour enregistrer les paramètres de la configuration actuelle dans un fichier.



Cliquez sur **Exporter** pour enregistrer votre carnet d'adresses ou tous les paramètres de votre appareil.

---

### Importer

Cliquez pour importer un fichier et vérifier ses paramètres.

### Imprimer

Cliquez pour imprimer les éléments sélectionnés sur l'appareil. Vous ne pouvez pas imprimer les données avant de les avoir envoyées vers l'appareil. Cliquez sur **Appliquer** pour envoyer les nouvelles données vers l'appareil, puis cliquez sur **Imprimer**.

### OK

Cliquez pour démarrer l'envoi des données vers l'appareil et quitter le programme de configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, confirmez que vos données sont appropriées, puis cliquez sur **OK**.

### Annuler

Cliquez pour quitter le programme de configuration à distance sans envoyer de données vers l'appareil.

### Appliquer

Cliquez pour envoyer des données vers l'appareil sans quitter le programme de configuration à distance.

5. Cliquez sur **OK**.

- Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et ne parvient pas à utiliser la configuration à distance, il peut être nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu de façon à autoriser la communication à l'aide des numéros de port 137 et 161.
- Si vous utilisez le pare-feu Windows et que vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother à partir du CD-ROM, les réglages de pare-feu requis ont déjà été définis.




### Renseignements connexes

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Configuration à distance \(Windows\)](#)

## Créer un onglet personnalisé avec le mode Avancé de ControlCenter4 (Windows)

Vous pouvez créer jusqu'à trois onglets personnalisés comprenant chacun jusqu'à cinq boutons personnalisés avec vos paramètres préférés.

Sélectionnez **Mode Avancé** comme mode pour ControlCenter4.

1. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
2. Cliquez sur le bouton **Configuration**, puis sélectionnez **Créer un onglet personnalisé**.  
Un onglet personnalisé est créé.
3. Pour changer le nom d'un onglet personnalisé, faites un clic droit sur l'onglet personnalisé puis sélectionnez **Renommer l'onglet personnalisé**.
4. Cliquez sur le bouton **Configuration**, sélectionnez **Créer un bouton personnalisé** puis sélectionnez le bouton que vous désirez créer.  
La boîte de dialogue s'affiche.
5. Tapez le nom du bouton, puis modifiez les paramètres, si nécessaire. Cliquez sur **OK**.

Les options des paramètres varient en fonction du bouton sélectionné.




Image - ControlCenter4

Nom du bouton  
Image

Type de fichier  
JPEG (\*.jpg)

Application cible  
Visionneuse de photos Windows

Nom de fichier  
CCI\_000001.jpg

Dossier de destination  
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan

Pré-numérisation

Résolution  
300 x 300 ppp

Type de numérisation  
Couleur 24 bits

Taille document  
Lettre 8 1/2 x 11 po (215,9 x 279,4 mm)

Luminosité  
0

Contraste  
0

Numérisation continue

Numérisation recto verso

Reliure à bord long

Reliure à bord court

Numérisation d'une carte d'identité

Afficher la boîte de dialogue des paramètres avant la numérisation.

Défaut Paramètres avancés OK Annuler Aide



Vous pouvez modifier ou supprimer l'onglet, le bouton ou les paramètres créés. Cliquez sur le bouton **Configuration**, puis naviguez dans le menu.

---



### Renseignements connexes

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-



## **ControlCenter2 (Mac)**

- [Numériser avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Activation de la fonction de chargement automatique \(Mac\)](#)
- [Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)

## Numériser avec ControlCenter2 (Macintosh)

Utilisez le logiciel ControlCenter de Brother pour numériser des photos et les sauvegarder en JPEG, PDF ou d'autres formats de fichier.

- [Numériser avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Sauvegarder des données numérisées dans un dossier comme fichier PDF avec ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Numériser automatiquement les deux faces d'un document avec ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Numériser les deux faces d'une carte d'identité avec ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Numériser comme pièce jointe de courriel avec ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Numériser comme fichier texte modifiable \(ROC\) avec ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Numérisation vers un fichier Office à l'aide de ControlCenter2 \(Macintosh\)](#)
- [Paramètres de numérisation pour ControlCenter2 \(Mac\)](#)

## Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter2 (Macintosh)




Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.

1. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône  (**ControlCenter**).

L'écran **ControlCenter2** s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.
3. Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**.

L'écran Programme de configuration à distance s'affiche.



4. Configurez les paramètres comme vous le souhaitez.

### Exporter

Cliquez pour enregistrer les paramètres de la configuration actuelle dans un fichier.



Cliquez sur **Exporter** pour enregistrer votre carnet d'adresses ou tous les paramètres de votre appareil.

---

### Importer

Cliquez pour importer un fichier et vérifier ses paramètres.

### Imprimer

Cliquez pour imprimer les éléments sélectionnés sur l'appareil. Vous ne pouvez pas imprimer les données avant de les avoir envoyées vers l'appareil. Cliquez sur **Appliquer** pour envoyer les nouvelles données vers l'appareil, puis cliquez sur **Imprimer**.

### OK

Cliquez pour démarrer l'envoi des données vers l'appareil et quitter le programme de configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, entrez à nouveau les données appropriées, puis cliquez sur **OK**.

### Annuler

Cliquez pour quitter le programme de configuration à distance sans envoyer de données vers l'appareil.

### Appliquer

Cliquez pour envoyer des données vers l'appareil sans quitter le programme de configuration à distance.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.




### Renseignements connexes

- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)
- [Configuration à distance \(Mac\)](#)

## Activation de la fonction de chargement automatique (Mac)

Activez la fonction de chargement automatique pour lancer automatiquement ControlCenter2 à chaque démarrage du Mac.

1. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller** > **Applications** > **Brother**, puis double-cliquez sur l'icône  (**ControlCenter**).  
L'écran **ControlCenter2** s'affiche.
2. Cliquez sur le bouton **Configuration**, puis sélectionnez **Préférences**.
3. Cochez la case **Lancer ControlCenter au démarrage de l'ordinateur**.
4. Cliquez sur **OK**.

### Renseignements connexes

- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)

## Dépannage

Si vous pensez qu'il y a un problème avec votre appareil, vérifiez d'abord chacun des éléments ci-dessous, puis essayez d'identifier le problème et suivez nos conseils de dépannage.

Vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez vous reporter au Centre de solutions Brother, qui propose une FAQ (foire aux questions) ainsi que des conseils de dépiage des pannes.

Visitez notre site [support.brother.com](http://support.brother.com).

Cliquez sur **FAQ et Diagnostic** et recherchez le nom de votre modèle.

Vérifiez d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est allumé.
- Tous les éléments de protection oranges de l'appareil ont été retirés.
- Les cartouches d'encre sont installées correctement.
- Le couvercle du scanner et le couvercle de dégagement des bourrages papier sont complètement refermés.
- Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont solidement branchés dans l'appareil et l'ordinateur ou la connexion sans fil est configurée sur l'appareil et votre ordinateur.
- (Pour les modèles réseau) Le point d'accès (sans fil), le routeur ou le concentrateur est allumé et son bouton de liaison clignote.
- L'écran ACL de l'appareil affiche des messages.

Si les vérifications ne vous ont pas permis de corriger le problème, identifiez le problème puis >>

*Renseignements connexes*



### Renseignements connexes

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Bourrages de document](#)
- [Bourrage d'imprimante ou bourrage papier](#)
- [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#)
- [Consulter les informations sur l'appareil](#)
- [Réinitialiser votre appareil Brother](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Autres problèmes](#)
- [Problèmes réseau](#)
- [Problèmes liés à Google Cloud Print™](#)
- [Problèmes liés à AirPrint](#)

## Messages d'erreur et d'entretien

Comme avec tout appareil de bureau sophistiqué, des erreurs peuvent survenir et il peut être nécessaire de remplacer des articles de fourniture. Lorsque cela se produit, votre appareil identifie l'erreur ou l'entretien régulier nécessaire et affiche le message approprié. Les messages d'erreur et d'entretien les plus courants sont indiqués dans le tableau.

Vous pouvez corriger la plupart de ces erreurs et effectuer l'entretien périodique vous-même. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, consultez la page **FAQ et Diagnostic** de votre modèle sur le Centre de solutions Brother à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).



- (MFC-J5930DW)

Si l'écran tactile affiche des erreurs et que votre appareil Android™ est compatible avec la fonction NFC, touchez le symbole NFC sur le panneau de commande avec votre appareil pour accéder au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) et consultez les FAQ les plus récentes pour votre appareil. (Les tarifs pour les messages et les données de votre fournisseur de téléphonie mobile peuvent s'appliquer.)

Assurez-vous que les réglages NFC de votre appareil Brother et de l'appareil Android™ sont activés.


- Les références à des *Renseignements connexes* se trouvent au bas de cette page.



### MFC-J5330DW

Message d'erreur	Cause	Action
Absorb encre quasi plein	La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge est presque pleine.	La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge doit être remplacée prochainement. Appelez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil.
Absorbeur encre plein	La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge est pleine. Ces composants sont des éléments à entretien périodique qu'il peut être nécessaire de remplacer après un certain temps afin de garantir des performances optimales à votre appareil Brother. De ce fait, leur remplacement n'est pas couvert par la garantie. La nécessité de remplacer ces éléments et l'intervalle de remplacement dépendent du nombre de purges et de rinçages requis pour nettoyer le système d'encre. Ces boîtes recueillent une certaine quantité d'encre pendant les différentes opérations de purge et de rinçage. Le nombre de purges et de rinçages effectués par un appareil pour son nettoyage varie selon différentes situations. Par exemple, les mises sous tension et hors tension fréquentes de l'appareil provoquent de nombreux cycles de nettoyage, car l'appareil effectue automatiquement un nettoyage à sa mise sous tension. L'emploi d'encres de marque autre que Brother peut entraîner des nettoyages fréquents, car ces encres peuvent dégrader la qualité d'impression, un problème qui se résout grâce à un nettoyage. Plus l'appareil doit effectuer de nettoyages, plus ces boîtes se remplissent vite.	La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge doit être remplacée. Contactez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil. Le nettoyage peut être nécessaire pour les raisons suivantes : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'appareil effectue un nettoyage automatique après que vous avez débranché puis rebranché le câble d'alimentation.</li> <li>2. Après la résolution d'un bouchage papier, l'appareil effectuera un nettoyage automatique avant l'impression de la prochaine page reçue.</li> <li>3. L'appareil effectue un nettoyage automatique après être resté inactif plus de 30 jours (utilisation peu fréquente).</li> <li>4. L'appareil effectue un auto-nettoyage automatique lorsque les cartouches d'encre de la même couleur ont été remplacées 12 fois.</li> </ol>


Message d'erreur	Cause	Action
	<b>Les réparations qui seraient nécessaires à la suite de l'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peuvent ne pas être couvertes par la garantie produit.</b>	
Atteinte du nombre maximal d'appareils déjà connectés en utilisant Wi-Fi Direct.	Deux appareils mobiles sont déjà connectés au réseau Wi-Fi Direct pendant que l'appareil Brother est le propriétaire de groupe (P/G).	Après avoir désactivé la connexion entre votre appareil Brother et l'autre appareil mobile, réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct. Vous pouvez confirmer l'état de connexion en imprimant le rapport de configuration réseau. <b>»» Renseignements connexes: Imprimer le rapport de configuration réseau</b>
Aucun fichier	La clé USB dans le lecteur pour support ne contient pas de fichier .JPEG.	Insérez à nouveau la clé USB correcte dans la fente.
Aucun périph.	Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, l'appareil Brother ne parvient pas à trouver votre appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre appareil Brother et l'appareil mobile sont en mode Wi-Fi Direct.</li> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother.</li> <li>• Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction.</li> <li>• Si vous configurez manuellement le réseau Wi-Fi Direct, assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe.</li> <li>• Si votre appareil mobile est doté d'une page de configuration sur la manière d'obtenir une adresse IP, vérifiez que l'adresse IP de votre appareil mobile a été configurée par DHCP.</li> </ul>
Bac papier non détecté	Le bac à papier n'est pas entièrement inséré.	Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.
Bac papier 1 non détecté	Du papier ou un corps étranger a empêché l'insertion correcte du bac à papier.	Retirez le bac à papier de l'appareil et retirez le papier ou le corps étranger coincé. Si vous ne trouvez pas le papier coincé ou que vous ne parvenez pas à le retirer <b>»» Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</b>
Bac papier 2 non détecté		
Basse températ	La température de la pièce est trop basse.	Après avoir chauffé la pièce, laissez l'appareil se réchauffer jusqu'à la température ambiante. Réessayez lorsque l'appareil est réchauffé.
Bourr papier répétitifs	Un corps étranger tel qu'un trombone ou un morceau de papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Retirez les corps étrangers et les morceaux de papier qui se trouvent dans l'appareil. <b>»» Renseignements connexes: Retirer des débris de papier</b>
Bourrage avant/arrière	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé. <b>»» Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</b>
Bourrage avant		En cas de bourrages papier répétés, essayez une autre opération de dégagement de bourrage papier.
Bourr arr		
Bourrage fente alim. manuelle		



Message d'erreur	Cause	Action
Bour. avant/Fente d'alim. man. Bourr. bac2 Répéter bourrage XX		➤➤ <i>Renseignements connexes: Retirer des débris de papier</i>
	Les guides-papier ne sont pas réglés à la bonne taille de papier.	Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la bonne taille de papier.
	Le support papier de l'appareil n'est pas correctement installé.	Assurez-vous que le support papier est complètement inséré dans l'appareil. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Le papier est coincé à l'avant de l'appareil</i>
	Plus d'une feuille de papier a été introduite dans la fente d'alimentation manuelle. <b>-OU-</b> Une autre feuille de papier a été chargée dans la fente d'alimentation manuelle avant que l'écran tactile vous ait invité à charger une autre feuille de papier.	N'insérez pas plus d'une feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle à la fois. Attendez que l'écran tactile vous invite à charger une autre feuille de papier avant de charger la feuille de papier suivante dans la fente d'alimentation manuelle. Retirez le papier coincé. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i>
	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux de chargement de papier</i>
Bourrage document/ trop long	Le document n'a pas été introduit correctement, ou le document numérisé à l'aide du chargeur automatique de documents était trop long.	Dégagez le document coincé, puis appuyez sur  . Placez le document dans le chargeur automatique de documents correctement. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i> ➤➤ <i>Renseignements connexes: Bourrages de document</i>
Concentrateur non util	Un concentrateur de ports ou une clé USB avec concentrateur a été connecté(e) à l'interface USB directe.	Les concentrateurs de ports, y compris les clés USB équipées d'un concentrateur de ports intégré, ne sont pas pris en charge. Débranchez le périphérique de l'interface USB directe.
Couvercle ouvert	Le couvercle du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le couvercle du scanner puis refermez-le à nouveau.
	Le couvercle de cartouche d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle de cartouche d'encre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
Déconnecté	L'appel a été interrompu par votre correspondant ou par son télécopieur.	Réessayez d'envoyer ou de recevoir la télécopie. Si les appels sont interrompus plusieurs fois et que vous utilisez un système VoIP (Voix sur IP), essayez de changer le paramètre Compatibilité à De base (pour VoIP).

Message d'erreur	Cause	Action
		<p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Interférences sur la ligne téléphonique/ VoIP</p>
Détection impos.	Vous avez installé une nouvelle cartouche d'encre trop rapidement et l'appareil ne l'a pas détectée.	Retirez la nouvelle cartouche d'encre et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
	Une des cartouches d'encre est mal installée.	➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Remplacer les cartouches d'encre</i>
	Une cartouche d'encre usagée a été réinstallée.	Retirez la cartouche d'encre usagée et installez une cartouche neuve.
	Si vous n'utilisez pas de l'encre Brother authentique, il peut arriver que l'appareil ne détecte pas la cartouche.	Utilisez une cartouche d'encre Brother neuve authentique. Si le message d'erreur persiste, appelez le service à la clientèle Brother.
	La cartouche d'encre doit être remplacée.	Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche d'encre Brother authentique et neuve.
	Il y a une bulle d'air dans la nouvelle cartouche d'encre.	Tournez lentement la cartouche d'encre de manière à ce que le port d'alimentation de l'encre soit orienté vers le bas, puis réinstallez la cartouche.
	Un modèle de cartouche d'encre Brother erroné a été installé.	Vérifiez les numéros de modèle des cartouches d'encre et installez les bonnes cartouches d'encre.
Disposi inutilis Déconn périph du connecteur avant et éteindre appareil puis rallumer	Un périphérique défectueux est connecté à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe, puis appuyez sur  pour mettre l'appareil hors tension. Ensuite, remettez-le sous tension.
Disposi inutilis Déconnecter périphérique USB.	Un périphérique USB ou une clé USB qui n'est pas pris(e) en charge a été connecté(e) à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
Données restant. en mémoire	Des données d'impression sont restées dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur  . L'appareil annulera la tâche et l'effacera de la mémoire. Essayez d'imprimer à nouveau.
Échec init. écran tactile	Vous avez appuyé sur l'écran tactile avant que l'initialisation de la mise sous tension soit terminée.	Assurez-vous que rien ne touche ou repose sur l'écran tactile, plus particulièrement lors du branchement de l'appareil.
	Des résidus peuvent être coincés entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre.	Insérez un morceau de papier cartonné entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre et effectuez un mouvement de va-et-vient pour faire sortir les débris.
Err. Connexion	L'appareil Brother et votre appareil mobile n'arrivent pas à communiquer pendant la configuration réseau Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother.</li> <li>• Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction.</li> <li>• Si vous utilisez la méthode d'amorçage (NIP) de WPS, assurez-vous d'avoir entré le bon NIP.</li> </ul>
Erreur comm	Erreur de communication causée par la mauvaise qualité de la ligne téléphonique.	Renvoyez la télécopie ou branchez l'appareil sur une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste,


Message d'erreur	Cause	Action
		appelez la compagnie téléphonique pour faire vérifier votre ligne téléphonique.
Erreur connexion	D'autres appareils tentent de se connecter au réseau Wi-Fi Direct au même moment.	Vérifiez qu'aucun autre appareil ne tente de se connecter au réseau Wi-Fi Direct, puis réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.
Format incorrect Format incorrect [Bac no 1] Format incorrect [Bac no 2]	Le paramètre de format papier ne correspond pas au format du papier chargé dans le bac. <b>-OU-</b> L'orientation du papier n'est pas adaptée au format du papier. <b>-OU-</b> Les guides-papier du bac ne sont pas placés conformément aux marques correspondant au format de papier que vous utilisez.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez si le format de papier que vous avez sélectionné sur l'écran de l'appareil correspond au format du papier dans le bac.            &gt;&gt; <i>Renseignements connexes:</i>  <i>Modifier le format et le type de papier</i> </li> <li>Veillez à ce que le papier soit bien chargé dans la bonne orientation et réglez les guides-papier sur les marques correspondant au format de papier que vous utilisez.            &gt;&gt; <i>Renseignements connexes:</i>  <i>Charger du papier</i> </li> <li>Après avoir vérifié le format du papier et son orientation, suivez les instructions affichées à l'écran ACL.</li> </ol> <p>Si vous imprimez depuis votre ordinateur, assurez-vous que le format de papier que vous avez sélectionné dans le pilote d'imprimante correspond au format du papier chargé dans le bac.            &gt;&gt; <i>Renseignements connexes:</i>  <i>Paramètres d'impression (Windows) ou Options d'impression (Macintosh)</i></p>
Imposs détecter volume encre	Si vous n'utilisez pas de l'encre Brother authentique, il peut arriver que l'appareil ne détecte pas le volume d'encre.	Utilisez une cartouche d'encre Brother neuve authentique. Si le message d'erreur persiste, appelez le service à la clientèle Brother.
Impr. mono uniq. Remplacer encre.	Une ou plusieurs cartouches d'encre de couleur sont arrivées en fin de vie. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode noir et blanc pendant environ quatre semaines, en fonction du nombre de pages que vous imprimez. Lorsque ce message apparaît à l'écran tactile, les différentes fonctions de l'appareil se comportent comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>Impression Si le type de support est réglé sur <b>Papier ordinaire</b> dans l'onglet <b>Elémentaire</b> et que vous avez choisi <b>Échelle de gris</b> dans l'onglet <b>Avancé</b> du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil en tant qu'imprimante noir et blanc.</li> <li>Copie Si le type de papier est réglé sur <b>Papi. Ordinaire</b>, vous pouvez effectuer des copies en noir et blanc.</li> <li>Télécopie</li> </ul>	Remplacez les cartouches d'encre. >> <i>Renseignements connexes:</i> <i>Remplacer les cartouches d'encre</i> Bien que la colonne Cause indique des options permettant d'utiliser l'appareil après l'affichage de cette erreur, vous ne pourrez peut-être pas utiliser l'appareil avant d'avoir remplacé la ou les cartouche(s) d'encre dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>Si vous débranchez l'appareil ou retirez la cartouche d'encre.</li> <li>Si vous sélectionnez l'option <b>Papier à séchage lent</b> sur l'appareil ou dans le pilote d'imprimante.</li> </ul>

Message d'erreur	Cause	Action
	Si le type de papier est réglé sur Papi. Ordinaire, l'appareil recevra et imprimera les télécopies en noir et blanc.	
Install. encre	Une des cartouches d'encre est mal installée.	Retirez la nouvelle cartouche d'encre et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. <b>&gt;&gt; Renseignements connexes:</b> <i>Remplacer les cartouches d'encre</i>
Mauv réglage bac	Les paramètres de format de papier et de sélection de bac ne correspondent pas au format de papier dans le bac utilisé.	Suivez les instructions affichées à l'écran tactile puis essayez d'imprimer à nouveau.  Configurez le réglage du format de papier pour le bac conformément aux instructions affichées sur l'écran ACL.
Mauvaise cartouche d'encre	Le numéro de modèle de la cartouche d'encre n'est pas compatible avec votre appareil.	Vérifiez si le numéro de modèle de la cartouche est compatible avec votre appareil.
Mauvaise couleur encre	Une cartouche d'encre a été installée au mauvais endroit.	Vérifiez les cartouches d'encre dont les couleurs ne correspondent pas à leur emplacement et installez-les au bon endroit.
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est saturée.	<b>Si une opération de copie ou d'envoi de télécopie est en cours :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez sur  ou Quitter ou Fermer et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez.</li> <li>• Appuyez sur Envoyer maintenant pour envoyer les pages que vous avez numérisées jusqu'à présent.</li> <li>• Appuyez sur Impression partielle pour copier les pages que vous avez numérisées jusqu'à présent.</li> <li>• Effacez les données de la mémoire. Pour obtenir de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction de réception en mémoire.  <b>&gt;&gt; Renseignements connexes:</b>  <i>Désactiver la réception dans la mémoire</i></li> <li>• Imprimez les télécopies enregistrées en mémoire.  <b>&gt;&gt; Renseignements connexes:</b>  <i>Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil</i></li> </ul>
Mémoire télécopie saturée	La mémoire de télécopie est saturée.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Effacez les données de la mémoire. Pour gagner de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction Réception en mémoire.  <b>&gt;&gt; Renseignements connexes:</b>  <i>Désactiver la réception dans la mémoire</i></li> </ul>

Message d'erreur	Cause	Action
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Imprimez les télécopies qui se trouvent dans la mémoire.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil</p>
Mode sd en march	L'appareil est en mode de sonnerie spéciale. Vous ne pouvez pas passer du mode de réception Manuel à un autre mode.	Réglez Sonnerie spéciale à Désactivé. ➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Désactiver la sonnerie spéciale
Nett impossible XX Impossible initialiser XX Impr impossible XX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique. <b>-OU-</b> Un corps étranger tel qu'un trombone ou un morceau de papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le couvercle du scanner et enlevez tout corps étranger ou débris de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message est toujours affiché, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-le. Vous pouvez tenter d'autres méthodes de résolution des bourrages papier. ➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Retirer des débris de papier (Si vous ne pouvez pas imprimer les télécopies reçues, transférez-les vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur.) ➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies
Niv. encre bas	Une ou plusieurs cartouches d'encre approchent de leur fin de vie. Si l'appareil expéditeur a la possibilité de la convertir, la télécopie couleur est imprimée sur votre appareil en tant que télécopie en noir et blanc.	Commandez une nouvelle cartouche d'encre. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que l'écran tactile affiche Remplac. Encre. ➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Remplacer les cartouches d'encre  <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Vous pouvez encore numériser même si le niveau d'encre est faible ou que l'encre a besoin d'être remplacée.</b></li> </ul>
Numér impossible XX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.	Débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-le. (Si vous ne pouvez pas imprimer les télécopies reçues, transférez-les vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur.) ➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies
Param. bac Param. bac n °1 Param. bac n °2	Ce message s'affiche lorsque le paramètre permettant de confirmer le format et le type de papier est activé.	Si vous ne souhaitez pas afficher ce message de confirmation, désactivez le paramètre. ➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Modification du paramètre de vérification du format de papier
Pas ID appelant	Absence d'historique des appels entrants. Vous n'avez pas reçu d'appels ou vous n'êtes pas abonné au service d'identification de la ligne appelante de votre opérateur téléphonique.	Pour utiliser cette fonction, contactez votre opérateur téléphonique. ➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Identification de l'appelant



Message d'erreur	Cause	Action
Pas papier chargé Pas papier chargé [Bac 1] Pas papier chargé [Bac 2]	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réapprovisionnez le bac à papier, puis suivez les instructions affichées à l'écran ACL.</li> <li>• Retirez le papier puis chargez-le à nouveau, puis suivez les instructions affichées à l'écran ACL.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier</i></p>
	Le papier n'a pas été inséré au centre de la fente d'alimentation manuelle.	Retirez le papier et réinsérez-le au centre de la fente d'alimentation manuelle, puis suivez les instructions affichées à l'écran ACL. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle</i></p>
	Le couvercle d'élimination des bourrages n'est pas fermé correctement.	Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est bien fermé des deux côtés. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i></p>
	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux de chargement de papier</i></p>
Pas papier chargé répétitif	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux de chargement de papier</i></p>
Pas rép/occupé	Le numéro composé ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et composez-le à nouveau.
Remplac. Encre	La fin du cycle de vie d'une ou plusieurs cartouches d'encre est arrivée. Toutes les tâches d'impression seront interrompues. Si la mémoire disponible est suffisante, les télécopies en noir et blanc seront enregistrées dans la mémoire. Si l'appareil d'origine est en mesure de la convertir, la télécopie couleur sera enregistrée dans la mémoire sous forme de télécopie en noir et blanc.	Remplacez les cartouches d'encre. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Remplacer les cartouches d'encre</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vous pouvez encore numériser même si le niveau d'encre est faible ou que l'encre a besoin d'être remplacée.</b></li> </ul>
Support plein.	La clé USB que vous utilisez contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil ne peut enregistrer sur une clé USB que si elle contient moins de 999 fichiers. Supprimez les fichiers inutilisés et réessayez.
	La clé USB que vous utilisez ne dispose pas de suffisamment d'espace pour numériser le document.	Supprimez les fichiers inutilisés de la clé USB pour libérer de l'espace, puis réessayez.
Températ élevée	La température de la pièce est trop élevée.	Après avoir refroidi la pièce, laissez l'appareil refroidir jusqu'à la température ambiante. Réessayez une fois que l'appareil a refroidi.

Message d'erreur	Cause	Action
Absorb encre quasi plein	La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge est presque pleine.	La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge doit être remplacée prochainement. Appelez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil.
Absorbeur encre plein	<p>La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge est pleine. Ces composants sont des éléments à entretien périodique qu'il peut être nécessaire de remplacer après un certain temps afin de garantir des performances optimales à votre appareil Brother. De ce fait, leur remplacement n'est pas couvert par la garantie. La nécessité de remplacer ces éléments et l'intervalle de remplacement dépendent du nombre de purges et de rinçages requis pour nettoyer le système d'encre. Ces boîtes recueillent une certaine quantité d'encre pendant les différentes opérations de purge et de rinçage. Le nombre de purges et de rinçages effectués par un appareil pour son nettoyage varie selon différentes situations. Par exemple, les mises sous tension et hors tension fréquentes de l'appareil provoquent de nombreux cycles de nettoyage, car l'appareil effectue automatiquement un nettoyage à sa mise sous tension. L'emploi d'encres de marque autre que Brother peut entraîner des nettoyages fréquents, car ces encres peuvent dégrader la qualité d'impression, un problème qui se résout grâce à un nettoyage. Plus l'appareil doit effectuer de nettoyages, plus ces boîtes se remplissent vite.</p> <p><b>Les réparations qui seraient nécessaires à la suite de l'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peuvent ne pas être couvertes par la garantie produit.</b></p>	<p>La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge doit être remplacée. Contactez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil.</p> <p>Le nettoyage peut être nécessaire pour les raisons suivantes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'appareil effectue un nettoyage automatique après que vous avez débranché puis rebranché le câble d'alimentation.</li> <li>2. Après la résolution d'un bourrage papier, l'appareil effectuera un nettoyage automatique avant l'impression de la prochaine page reçue.</li> <li>3. L'appareil effectue un nettoyage automatique après être resté inactif plus de 30 jours (utilisation peu fréquente).</li> <li>4. L'appareil effectue un auto-nettoyage automatique lorsque les cartouches d'encre de la même couleur ont été remplacées 12 fois.</li> </ol>
Atteinte du nombre maximal d'appareils déjà connectés en utilisant Wi-Fi Direct.	Deux appareils mobiles sont déjà connectés au réseau Wi-Fi Direct pendant que l'appareil Brother est le propriétaire de groupe (P/G).	<p>Après avoir désactivé la connexion entre votre appareil Brother et l'autre appareil mobile, réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct. Vous pouvez confirmer l'état de connexion en imprimant le rapport de configuration réseau.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer le rapport de configuration réseau</i></p>
Aucun fichier	La clé USB dans le lecteur pour support ne contient pas de fichier .JPEG.	Insérez à nouveau la clé USB correcte dans la fente.
Aucun périph.	Lors de la configuration du réseau Wi-Fi Direct, l'appareil Brother ne parvient pas à trouver votre appareil mobile.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez que votre appareil Brother et l'appareil mobile sont en mode Wi-Fi Direct.</li> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother.</li> </ul>


Message d'erreur	Cause	Action
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction.</li> <li>• Si vous configurez manuellement le réseau Wi-Fi Direct, assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe.</li> <li>• Si votre appareil mobile est doté d'une page de configuration sur la manière d'obtenir une adresse IP, vérifiez que l'adresse IP de votre appareil mobile a été configurée par DHCP.</li> </ul>
Bac papier 1 non détecté Bac papier 2 non détecté	Le bac à papier n'est pas entièrement inséré.  Du papier ou un corps étranger a empêché l'insertion correcte du bac à papier.	Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.  Retirez le bac à papier de l'appareil et retirez le papier ou le corps étranger coincé. Si vous ne trouvez pas le papier coincé ou que vous ne parvenez pas à le retirer >> <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i>
Basse températ	La température de la pièce est trop basse.	Après avoir chauffé la pièce, laissez l'appareil se réchauffer jusqu'à la température ambiante. Réessayez lorsque l'appareil est réchauffé.
Bourr papier répétitifs	Un corps étranger tel qu'un trombone ou un morceau de papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Retirez les corps étrangers et les morceaux de papier qui se trouvent dans l'appareil.  >> <i>Renseignements connexes: Retirer des débris de papier</i>
Bourrage avant/arrière Bourrage avant Bourr arr Bourrage bac MU Bourrage avant/Bac MU Bourr. bac2 Répéter bourrage XX	Le papier est coincé dans l'appareil.  Les guides-papier ne sont pas réglés à la bonne taille de papier.  Le support papier de l'appareil n'est pas correctement installé.  De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Retirez le papier coincé.  >> <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i>  En cas de bourrages papier répétés, essayez une autre opération de dégagement de bourrage papier.  >> <i>Renseignements connexes: Retirer des débris de papier</i>  Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la bonne taille de papier.  Assurez-vous que le support papier est complètement inséré dans l'appareil.  >> <i>Renseignements connexes: Le papier est coincé à l'avant de l'appareil</i>  Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier.  >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux de chargement de papier</i>
Bourrage document/trop long	Le document n'a pas été introduit correctement, ou le document numérisé à l'aide du chargeur automatique de documents était trop long.	Dégagez le document coincé, puis appuyez sur  . Placez le document dans le chargeur automatique de documents correctement.  >> <i>Renseignements connexes: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i>



Message d'erreur	Cause	Action
		<p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Bourrages de document</i></p>
Cart. encre incorr.	Le numéro de modèle de la cartouche d'encre n'est pas compatible avec votre appareil.	Vérifiez si le numéro de modèle de la cartouche est compatible avec votre appareil.
Concentrateur non util	Un concentrateur de ports ou une clé USB avec concentrateur a été connecté(e) à l'interface USB directe.	Les concentrateurs de ports, y compris les clés USB équipées d'un concentrateur de ports intégré, ne sont pas pris en charge. Débranchez le périphérique de l'interface USB directe.
Couleur d'encre incorrecte	Une cartouche d'encre a été installée au mauvais endroit.	Vérifiez les cartouches d'encre dont les couleurs ne correspondent pas à leur emplacement et installez-les au bon endroit.
Couvercle ouvert	Le couvercle du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le couvercle du scanner puis refermez-le à nouveau.  Assurez-vous que le cordon de la ligne téléphonique et le câble d'interface (le cas échéant) ont été correctement acheminés dans la rainure du câble en ressortant par l'arrière de l'appareil.
	Le couvercle de cartouche d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle de cartouche d'encre jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
Déconnecté	L'appel a été interrompu par votre correspondant ou par son télécopieur.	Réessayez d'envoyer ou de recevoir la télécopie.  Si les appels sont interrompus plusieurs fois et que vous utilisez un système VoIP (Voix sur IP), essayez de changer le paramètre Compatibilité à De base (pour VoIP).  ➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Interférences sur la ligne téléphonique/ VoIP</i>
Détection impos.	Vous avez installé une nouvelle cartouche d'encre trop rapidement et l'appareil ne l'a pas détectée.	Retirez la nouvelle cartouche d'encre et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
	Une des cartouches d'encre est mal installée.	➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> <i>Remplacer les cartouches d'encre</i>
	Une cartouche d'encre usagée a été réinstallée.	Retirez la cartouche d'encre usagée et installez une cartouche neuve.
	Si vous n'utilisez pas de l'encre Brother authentique, il peut arriver que l'appareil ne détecte pas la cartouche.	Utilisez une cartouche d'encre Brother neuve authentique. Si le message d'erreur persiste, appelez le service à la clientèle Brother.
	La cartouche d'encre doit être remplacée.	Remplacez la cartouche d'encre par une cartouche d'encre Brother authentique et neuve.
	Il y a une bulle d'air dans la nouvelle cartouche d'encre.	Tournez lentement la cartouche d'encre de manière à ce que le port d'alimentation de l'encre soit orienté vers le bas, puis réinstallez la cartouche.
	Un modèle de cartouche d'encre Brother erroné a été installé.	Vérifiez les numéros de modèle des cartouches d'encre et installez les bonnes cartouches d'encre.

Message d'erreur	Cause	Action
Dispositif inutilisé Débranchez le périphérique du connecteur avant et mettez l'appareil hors et sous tension	Un périphérique défectueux est connecté à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe, puis appuyez sur  pour mettre l'appareil hors tension. Ensuite, remettez-le sous tension.
Dispositif inutilisé Déconnectez périphérique USB.	Un périphérique USB ou une clé USB qui n'est pas pris(e) en charge a été connecté(e) à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
Données restant en mémoire	Des données d'impression sont restées dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur  . L'appareil annulera la tâche et l'effacera de la mémoire. Essayez d'imprimer à nouveau.
Échec initialisation de l'écran tactile	Vous avez appuyé sur l'écran tactile avant que l'initialisation de la mise sous tension soit terminée.	Assurez-vous que rien ne touche ou repose sur l'écran tactile, plus particulièrement lors du branchement de l'appareil.
	Des résidus peuvent être coincés entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre.	Insérez un morceau de papier cartonné entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre et effectuez un mouvement de va-et-vient pour faire sortir les débris.
Err. Connexion	L'appareil Brother et votre appareil mobile n'arrivent pas à communiquer pendant la configuration réseau Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rapprochez l'appareil mobile de votre appareil Brother.</li> <li>• Déplacez votre appareil Brother et l'appareil mobile dans une zone exempte de toute obstruction.</li> <li>• Si vous utilisez la méthode d'amorçage (NIP) de WPS, assurez-vous d'avoir entré le bon NIP.</li> </ul>
Erreur comm	Erreur de communication causée par la mauvaise qualité de la ligne téléphonique.	Renvoyez la télécopie ou branchez l'appareil sur une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, appelez la compagnie téléphonique pour faire vérifier votre ligne téléphonique.
Erreur connexion	D'autres appareils tentent de se connecter au réseau Wi-Fi Direct au même moment.	Vérifiez qu'aucun autre appareil ne tente de se connecter au réseau Wi-Fi Direct, puis réessayez de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.
Format incorrect [Bac no 1] Format incorrect [Bac MU] Format incorrect [Bac no 2]	Le paramètre de format papier ne correspond pas au format du papier chargé dans le bac. <b>-OU-</b> L'orientation du papier n'est pas adaptée au format du papier. <b>-OU-</b> Les guides-papier du bac ne sont pas placés conformément aux marques correspondant au format de papier que vous utilisez.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vérifiez si le format de papier que vous avez sélectionné sur l'écran de l'appareil correspond au format du papier dans le bac.  <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Renseignements connexes: Modifier le format et le type de papier</i></li> </ul> </li> <li>2. Veillez à ce que le papier soit bien chargé dans la bonne orientation et réglez les guides-papier sur les marques correspondant au format de papier que vous utilisez.  <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier</i></li> </ul> </li> <li>3. Après avoir vérifié le format du papier et son orientation, suivez les instructions affichées à l'écran ACL.</li> </ol>
		Si vous imprimez depuis votre ordinateur, assurez-vous que le format de papier que vous avez sélectionné dans le pilote

Message d'erreur	Cause	Action
		d'imprimante correspond au format du papier chargé dans le bac. ►► <i>Renseignements connexes:</i> <i>Paramètres d'impression (Windows) ou Options d'impression (Macintosh)</i>
Imposs détecter volume encre	Si vous n'utilisez pas de l'encre Brother authentique, il peut arriver que l'appareil ne détecte pas le volume d'encre.	Utilisez une cartouche d'encre Brother neuve authentique. Si le message d'erreur persiste, appelez le service à la clientèle Brother.
Impression en noir et blanc uniquement Remplacez encre.	Une ou plusieurs cartouches d'encre de couleur sont arrivées en fin de vie. Vous pouvez utiliser l'appareil en mode noir et blanc pendant environ quatre semaines, en fonction du nombre de pages que vous imprimez. Lorsque ce message apparaît à l'écran tactile, les différentes fonctions de l'appareil se comportent comme suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression                Si le type de support est réglé sur <b>Papier ordinaire</b> dans l'onglet <b>Elémentaire</b> et que vous avez choisi <b>Échelle de gris</b> dans l'onglet <b>Avancé</b> du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil en tant qu'imprimante noir et blanc.</li> <li>• Copie                Si le type de papier réglé est <b>Pap Ordinaire</b>, vous pouvez effectuer des copies en noir et blanc.</li> <li>• Télécopie                Si le type de papier est réglé sur <b>Pap Ordinaire</b>, l'appareil recevra et imprimera les télécopies en noir et blanc.</li> </ul>	Remplacez les cartouches d'encre. ►► <i>Renseignements connexes:</i> <i>Remplacer les cartouches d'encre</i> Bien que la colonne Cause indique des options permettant d'utiliser l'appareil après l'affichage de cette erreur, vous ne pourrez peut-être pas utiliser l'appareil avant d'avoir remplacé la ou les cartouche(s) d'encre dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous débranchez l'appareil ou retirez la cartouche d'encre.</li> <li>• Si vous sélectionnez l'option <b>Papier à séchage lent</b> sur l'appareil ou dans le pilote d'imprimante.</li> </ul>
Install. encre	Une des cartouches d'encre est mal installée.	Retirez la nouvelle cartouche d'encre et réinstallez-la lentement et fermement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place. ►► <i>Renseignements connexes:</i> <i>Remplacer les cartouches d'encre</i>
Mauv réglage bac	Les paramètres de format de papier et de sélection de bac ne correspondent pas au format de papier dans le bac utilisé.	Suivez les instructions affichées à l'écran tactile puis essayez d'imprimer à nouveau. Configurez le réglage du format de papier pour le bac conformément aux instructions affichées sur l'écran ACL.
Média plein.	La clé USB que vous utilisez contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil ne peut enregistrer sur une clé USB que si elle contient moins de 999 fichiers. Supprimez les fichiers inutilisés et réessayez.
	La clé USB que vous utilisez ne dispose pas de suffisamment d'espace pour numériser le document.	Supprimez les fichiers inutilisés de la clé USB pour libérer de l'espace, puis réessayez.
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est saturée.	<b>Si une opération de copie ou d'envoi de télécopie est en cours :</b>

Message d'erreur	Cause	Action
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez sur  ou <code>Quitter</code> ou <code>Fermer</code> et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez.</li> <li>Appuyez sur <code>Envoyer</code> maintenant pour envoyer les pages que vous avez numérisées jusqu'à présent.</li> <li>Appuyez sur <code>Impression partielle</code> pour copier les pages que vous avez numérisées jusqu'à présent.</li> <li>Effacez les données de la mémoire. Pour obtenir de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction de réception en mémoire. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Renseignements connexes: Désactiver la réception dans la mémoire</i></li> </ul> </li> <li>Imprimez les télécopies enregistrées en mémoire. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil</i></li> </ul> </li> </ul>
Mémoire téléc saturée	La mémoire de télécopie est saturée.	<p>Effectuez l'une des actions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Effacez les données de la mémoire. Pour gagner de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction Réception en mémoire. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Renseignements connexes: Désactiver la réception dans la mémoire</i></li> </ul> </li> <li>Imprimez les télécopies qui se trouvent dans la mémoire. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil</i></li> </ul> </li> </ul>
Mode SD en march	L'appareil est en mode de sonnerie spéciale. Vous ne pouvez pas passer du mode de réception Manuel à un autre mode.	<p>Réglez Sonnerie spéciale à Désactivé.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Renseignements connexes: Désactiver la sonnerie spéciale</i></li> </ul>
Nett impossible XX Échec de l'initialisation XX Impr impossible XX	<p>L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.</p> <p><b>-OU-</b></p> <p>Un corps étranger tel qu'un trombone ou un morceau de papier déchiré s'est logé dans l'appareil.</p>	<p>Ouvrez le couvercle du scanner et enlevez tout corps étranger ou débris de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message est toujours affiché, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-le.</p> <p>Vous pouvez tenter d'autres méthodes de résolution des bourrages papier.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤➤ <i>Renseignements connexes: Retirer des débris de papier</i></li> </ul> <p>(Si vous ne pouvez pas imprimer les télécopies reçues, transférez-les vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur.)</p>

Message d'erreur	Cause	Action
		<p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies</p>
Niv. encre bas	Une ou plusieurs cartouches d'encre approchent de leur fin de vie. Si l'appareil expéditeur a la possibilité de la convertir, la télécopie couleur est imprimée sur votre appareil en tant que télécopie en noir et blanc.	<p>Commandez une nouvelle cartouche d'encre. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que l'écran tactile affiche Remplac. Encre.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Remplacer les cartouches d'encre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vous pouvez encore numériser même si le niveau d'encre est faible ou que l'encre a besoin d'être remplacée.</b></li> </ul>
Numér impossible XX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique.	<p>Débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-le.</p> <p>(Si vous ne pouvez pas imprimer les télécopies reçues, transférez-les vers un autre télécopieur ou vers votre ordinateur.)</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies</p>
Param. bac n °1 Param. bac n °2 Param bac MU	Ce message s'affiche lorsque le paramètre permettant de confirmer le format et le type de papier est activé.	<p>Si vous ne souhaitez pas afficher ce message de confirmation, désactivez le paramètre.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Modification du paramètre de vérification du format de papier</p>
Pas ID appelant	Absence d'historique des appels entrants. Vous n'avez pas reçu d'appels ou vous n'êtes pas abonné au service d'identification de la ligne appelante de votre opérateur téléphonique.	<p>Pour utiliser cette fonction, contactez votre opérateur téléphonique.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Identification de l'appelant</p>
Pas papier chargé répétitif	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	<p>Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Nettoyer les rouleaux de chargement de papier</p>
Pas rép/occupé	Le numéro composé ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et composez-le à nouveau.
Peu de papier Bac n °1 Peu de papier Bac n °3	Le bac à papier est presque vide.	Réapprovisionnez du papier dans le bac à papier comme indiqué sur l'écran ACL.
Remplac. Encre	La fin du cycle de vie d'une ou plusieurs cartouches d'encre est arrivée. Toutes les tâches d'impression seront interrompues. Si la mémoire disponible est suffisante, les télécopies en noir et blanc seront enregistrées dans la mémoire. Si l'appareil d'origine est en mesure de la convertir, la télécopie couleur sera enregistrée dans la mémoire sous forme de télécopie en noir et blanc.	<p>Remplacez les cartouches d'encre.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes:</i> Remplacer les cartouches d'encre</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Vous pouvez encore numériser même si le niveau d'encre est faible ou que l'encre a besoin d'être remplacée.</b></li> </ul>
Températ élevée	La température de la pièce est trop élevée.	Après avoir refroidi la pièce, laissez l'appareil refroidir jusqu'à la température

Message d'erreur	Cause	Action
		ambiante. Réessayez une fois que l'appareil a refroidi.
Vérifiez papier Papier non chargé [Bac no 1] Pas papier chargé [bac MU] Papier non chargé [Bac no 2]	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des actions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Réapprovisionnez le bac à papier, puis suivez les instructions affichées à l'écran ACL.</li> <li>• Retirez le papier puis chargez-le à nouveau, puis suivez les instructions affichées à l'écran ACL.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier</i></p>
	Le papier n'a pas été inséré au centre du bac MU.	Retirez le papier et réinsérez-le au centre du bac MU, puis suivez les instructions affichées à l'écran ACL. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)</i></p>
	Le couvercle d'élimination des bourrages n'est pas fermé correctement.	Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est bien fermé des deux côtés. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i></p>
	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux de chargement de papier</i></p>



## Renseignements connexes

- Dépannage
- Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies
- Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect
- Description de l'écran tactile ACL
- Imprimer le rapport de configuration réseau
- Remplacer les cartouches d'encre
- Modification du paramètre de vérification du format de papier
- Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP
- Charger des documents dans le chargeur automatique de documents
- Bourrages de document
- Désactiver la sonnerie spéciale
- Identification de l'appelant
- Charger du papier
- Charger du papier dans la fente d'alimentation manuelle
- Bourrage d'imprimante ou bourrage papier
- Le papier est coincé à l'avant de l'appareil
- Retirer des débris de papier
- Nettoyer les rouleaux de chargement de papier
- Désactiver la réception dans la mémoire
- Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil
- Modifier le format et le type de papier

- 
- Paramètres d'impression (Windows)
  - Options d'impression (Macintosh)
  - Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)
  - Manipulation du papier et problèmes d'impression
-

## Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies

Si l'écran ACL indique :

- [Nett impossible XX]
- [Échec de l'initialisation XX]
- [Impr impossible XX]
- [Numér impossible XX]

Nous vous conseillons de transférer vos télécopies vers un autre télécopieur ou sur votre ordinateur.

➤➤ *Renseignements connexes: Transférer des télécopies vers un autre télécopieur*

➤➤ *Renseignements connexes: Transférer des télécopies sur votre ordinateur*

Vous pouvez également transférer le journal des télécopies pour vérifier si des télécopies doivent être transférées.

➤➤ *Renseignements connexes: Transférer le journal des télécopies vers un autre télécopieur*



### Renseignements connexes

- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Transférer des télécopies vers un autre télécopieur](#)
- [Transférer des télécopies sur votre ordinateur](#)
- [Transférer le journal des télécopies vers un autre télécopieur](#)
- [Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)
- [Réinitialiser les paramètres réseau à leur valeur par défaut](#)
- [Réinitialiser votre appareil Brother](#)
- [Description des fonctions de réinitialisation](#)
- [Le papier est coincé à l'avant de l'appareil](#)
- [Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil](#)






## Transférer des télécopies vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre identification de poste, vous ne pouvez pas accéder au mode de transfert des télécopies.




>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  pour mettre fin à l'erreur temporairement.
2. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Service] > [Transf données] > [Transf télécop].
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si l'écran tactile indique [Aucune donnée], c'est qu'il n'y a plus aucune télécopie dans la mémoire de l'appareil.  
Appuyez sur [Fermer], puis appuyez sur .
  - Saisissez le numéro du télécopieur auquel transférer les télécopies.
4. Appuyez sur [Dém. fax].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  pour mettre fin à l'erreur temporairement.
2. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Service] > [Transf données] > [Transf télécop].
3. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si l'écran tactile indique [Aucune donnée], c'est qu'il n'y a plus aucune télécopie dans la mémoire de l'appareil.  
Appuyez sur [Fermer], puis appuyez sur .
  - Saisissez le numéro du télécopieur auquel transférer les télécopies.
4. Appuyez sur [Dém. télécopie].



### Renseignements connexes

- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)
- [Régler votre identifiant de poste](#)


## Transférer des télécopies sur votre ordinateur

Vous pouvez transférer les télécopies de la mémoire de l'appareil vers votre ordinateur.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. Appuyez sur  pour mettre fin à l'erreur temporairement.
2. Vérifiez que vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother sur votre ordinateur, puis activez la fonction **Réception PC-FAX** sur l'ordinateur. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista et Windows 7

Dans le menu  (**Démarrer**), sélectionnez **Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.

- Windows 8 et Windows 10

Cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.

3. Prenez connaissance des instructions sur votre ordinateur.

Les télécopies dans la mémoire de l'appareil seront envoyées automatiquement à votre ordinateur.




#### Si les télécopies dans la mémoire de l'appareil ne sont pas envoyées à votre ordinateur :

Vérifiez si vous avez configuré le mode [Récept PC FAX] sur l'appareil.

Si des télécopies se trouvent dans la mémoire de l'appareil au moment où vous activez le mode Réception PC-Fax, l'écran tactile vous invite à transférer les télécopies vers l'ordinateur. Si la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée, il vous sera demandé si vous souhaitez imprimer des copies de sauvegarde.

Appuyez sur [Oui] pour transférer toutes les télécopies de la mémoire vers votre ordinateur.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW


1. Appuyez sur  pour mettre fin à l'erreur temporairement.
2. Vérifiez que vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother sur votre ordinateur, puis activez la fonction **Réception PC-FAX** sur l'ordinateur. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista et Windows 7

Dans le menu  (**Démarrer**), sélectionnez **Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.

- Windows 8 et Windows 10

Cliquez sur  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **PC-FAX** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Recevoir**.

3. Prenez connaissance des instructions sur votre ordinateur.

Les télécopies dans la mémoire de l'appareil seront envoyées automatiquement à votre ordinateur.



---

**Si les télécopies dans la mémoire de l'appareil ne sont pas envoyées à votre ordinateur :**

Vérifiez si vous avez configuré le mode [Récept PC FAX] sur l'appareil.

Si des télécopies se trouvent dans la mémoire de l'appareil au moment où vous activez le mode Réception PC-Fax, l'écran tactile vous invite à transférer les télécopies vers l'ordinateur. Si la fonction d'aperçu de télécopie est désactivée, il vous sera demandé si vous souhaitez imprimer des copies de sauvegarde.

Appuyez sur [Oui] pour transférer toutes les télécopies de la mémoire vers votre ordinateur.

---

**Renseignements connexes**

- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)
  - [Utilisez la fonction Réception PC-Fax pour transférer les télécopies reçues vers votre ordinateur \(Windows uniquement\)](#)
-



## Transférer le journal des télécopies vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre identification de poste, vous ne pouvez pas accéder au mode de transfert des télécopies.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  pour mettre fin à l'erreur temporairement.
2. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Service] > [Transf données] > [Reporter le transfert].
3. Saisissez le numéro du télécopieur auquel transférer le rapport du journal des télécopies.
4. Appuyez sur [Dém. fax].

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  pour mettre fin à l'erreur temporairement.
2. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Service] > [Transf données] > [Reporter le transfert].
3. Saisissez le numéro du télécopieur auquel transférer le rapport du journal des télécopies.
4. Appuyez sur [Dém. télécopie].

### Renseignements connexes

- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)
- [Régler votre identifiant de poste](#)

## Messages d'erreur lors de l'utilisation de la fonction Brother Web Connect

Votre appareil Brother affiche un message d'erreur lorsqu'une erreur se produit. Les messages d'erreur les plus fréquents sont présentés dans le tableau suivant.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart de ces erreurs. Si, après avoir consulté ce tableau, vous avez toujours besoin d'aide, vous pouvez accéder au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) pour consulter la FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépannage les plus récents.

Visitez notre site Web à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com).

### Erreur de connexion

Messages d'erreur	Cause	Action
(MFC-J5330DW) Erreur connexion 02 Réseau non connecté. Vérifier que la machine est connectée au réseau. (MFC-J5830DW/MFC-J5930DW) Erreur de connexion 02 Réseau non connecté. Vérifier que la machine est connectée au réseau.	L'appareil n'est pas connecté à un réseau.	<ul style="list-style-type: none"><li>Assurez-vous que la connexion réseau fonctionne.</li><li>Si vous avez appuyé sur l'option Web ou Applis peu après la mise sous tension de l'appareil, un échec de connexion peut être dû au fait que la connexion réseau n'avait pas encore été établie. Patientez un instant, puis réessayez.</li></ul>
(MFC-J5330DW) Erreur connexion 03 Échec de la connexion au serveur. Vérifiez les param. réseau. (MFC-J5830DW/MFC-J5930DW) Erreur de connexion 03 Échec de la connexion au serveur. Vérifiez les param. réseau.	<ul style="list-style-type: none"><li>Les paramètres du réseau ou du serveur sont incorrects.</li><li>Un problème est survenu sur le réseau ou le serveur.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Vérifiez si les paramètres réseau sont corrects, ou patientez un instant et réessayez.</li><li>Si vous avez appuyé sur l'option Web ou Applis peu après la mise sous tension de l'appareil, un échec de connexion peut être dû au fait que la connexion réseau n'avait pas encore été établie. Patientez un instant, puis réessayez.</li></ul>
(MFC-J5330DW) Erreur connexion 07 Échec de connexion au serveur. Définir la date et l'heure correctes. (MFC-J5830DW/MFC-J5930DW) Erreur de connexion 07 Échec de connexion au serveur. Définir la date et l'heure correctes.	Les paramètres de date et d'heure sont incorrects.	Réglez la date et l'heure. Notez que si le cordon d'alimentation de l'appareil est débranché, il peut arriver que les réglages d'usine des paramètres de date et d'heure soient rétablis.

## Erreur d'authentification

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur authentification 01 Code NIP incorrect. Entrez correctement le code NIP.	Le code NIP que vous avez entré pour accéder au compte est incorrect. Le code NIP est le numéro à quatre chiffres qui a été entré lors de l'enregistrement du compte sur l'appareil.	Entrez le bon code NIP.
Erreur authentification 02 ID incorrect ou expiré ou ID prov. déjà utilisé. Entrez l'ID correct ou renvoyez l'ID provisoire. Celui-ci est valide 24 h après son émission.	L'ID provisoire qui a été entré est incorrect.	Entrez le bon ID provisoire.
	L'ID provisoire qui a été entré a expiré. Un ID provisoire n'est valide que pendant 24 heures.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur authentification 03 Ce nom d'affichage a déjà été enregistré. Entrez-en un autre.	Le nom que vous avez entré comme nom d'affichage a déjà été enregistré pour un autre utilisateur du service.	Entrez un nom d'affichage différent.

## Erreur de serveur

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur serveur 01 Échec d'authentification. Effectuez ce qui suit : 1. Allez à <a href="http://bwc.brother.com">http://bwc.brother.com</a> pour obtenir un nouvel ID temporaire. 2. Appuyez sur OK et entrez votre nouvel ID temporaire à l'écran suivant.	Les informations d'authentification enregistrées sur l'appareil (requis pour accéder au service) ont expiré ou ne sont pas valides.	Demandez un nouvel accès à Brother Web Connect afin d'obtenir un nouvel ID provisoire, que vous utiliserez pour enregistrer le compte sur l'appareil.
Erreur serveur 03 Chargement impossible. Fichier non pris en charge ou données corrompues. Vérifiez les données du fichier.	Le fichier que vous tentez d'envoyer peut présenter l'un des problèmes suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>Le fichier dépasse la limite du service en matière de nombre de pixels, de taille de fichier, etc.</li> <li>Le type de fichier n'est pas pris en charge.</li> <li>Le fichier est endommagé.</li> </ul>	Le fichier est inutilisable : <ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les limitations du service en matière de taille ou de format.</li> <li>Enregistrez le fichier sous un type différent.</li> <li>Si possible, procurez-vous une nouvelle version, non endommagée, du fichier.</li> </ul>
Erreur serveur 13 Service provisoirement indisponible. Veuillez réessayer plus tard.	Le service a rencontré un problème et ne peut pas être utilisé pour l'instant.	Patientez un instant, puis réessayez. Si le message s'affiche à nouveau, accédez au service depuis un ordinateur afin de vérifier s'il est bel et bien indisponible.

## Erreur de raccourci

Messages d'erreur	Cause	Action
Erreur de raccourci 02 Le compte est invalide. Veuillez enregistrer le compte et le raccourci de nouveau après la suppression de ce raccourci.	Ce raccourci ne peut pas être utilisé, car le compte a été supprimé après l'enregistrement du raccourci.	Supprimez le raccourci, puis enregistrez une nouvelle fois le compte et le raccourci.



## Renseignements connexes

- Messages d'erreur et d'entretien


## Bourrages de document


- Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents
- Le document est coincé en bas du chargeur automatique de documents
- Le document est coincé dans le chargeur automatique de documents
- Retirer les petits morceaux de papier coincés dans le chargeur automatique de documents
- Messages d'erreur et d'entretien



## Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents

1. Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
2. Ouvrez le capot du chargeur.
3. Retirez le document coincé en le tirant vers le haut.



4. Refermez le capot.
5. Appuyez sur .

### IMPORTANT

Pour éviter de nouveaux bourrages de documents, fermez correctement le capot du chargeur automatique de documents en poussant dessus au centre.





### Renseignements connexes

- [Bourrages de document](#)

## Le document est coincé en bas du chargeur automatique de documents

1. Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
2. Soulevez le support de document du chargeur automatique de documents et retirez le papier coincé.




3. Appuyez sur .


### Renseignements connexes

- [Bourrages de document](#)

## Le document est coincé dans le chargeur automatique de documents

1. Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
2. Levez le capot.
3. Tirez le document coincé vers la droite pour le dégager.



4. Refermez le capot.
5. Appuyez sur .





### Renseignements connexes

- [Bourrages de document](#)

## Retirer les petits morceaux de papier coincés dans le chargeur automatique de documents

1. Levez le capot.
2. Insérez un morceau de papier rigide, par exemple du carton, dans le chargeur automatique de documents afin d'en faire sortir les petits débris de papier.



3. Refermez le capot.
4. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Bourrages de document](#)

## **Bourrage d'imprimante ou bourrage papier**

Localisez le papier coincé et retirez-le.


- [Le papier est coincé à l'avant de l'appareil](#)
- [Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil](#)
- [Retirer des débris de papier](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

## Le papier est coincé à l'avant de l'appareil


Si l'écran ACL affiche les messages de bourrage papier suivants, procédez comme suit :

- [Bourrage avant/arrière], [Répéter bourrage avant/arrière]
- [Bourrage avant], [Répéter bourrage avant]
- [Bourrage avant/Bac MU], [Répéter bourrage avant/bac MU]
- [Bourrage avant/Fente d'alimentation manuelle], [Répéter bour. avant/Alim. Man.]

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Si du papier est chargé dans le bac MU, retirez le papier. (MFC-J5830DW/MFC-J5930DW)
3. Retirez le bac 1 (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.




Si le message d'erreur à l'écran ACL consiste en des messages répétés de bourrage papier, par exemple [Répéter bourrage avant/arrière], soulevez le support papier (1), puis retirez-le de l'appareil de façon inclinée comme indiqué par la flèche.



Une fois que vous avez terminé, passez à l'étape suivante.


4. Retirez lentement le papier coincé (1).






Si le message d'erreur à l'écran ACL consiste en des messages répétés de bouchage papier, par exemple [Répéter bouchage avant/arrière], procédez comme suit :

- a. Soulevez le couvercle d'élimination des bouchages et retirez le papier coincé.




- b. Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun morceau de papier à l'intérieur de l'appareil (1).




Une fois que vous avez terminé, passez à l'étape suivante.


5. Des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner (1) et le mettre en position ouverte.



6. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.





Si le message d'erreur à l'écran ACL se présentait sous la forme de messages répétés de bouchage papier, par exemple [Répéter bouchage avant/arrière], déplacez la tête d'impression (si nécessaire) pour retirer tout papier encore présent dans cette zone. Assurez-vous que des morceaux de papier ne sont pas coincés dans les coins de l'appareil (1) et (2).



Une fois que vous avez terminé, passez à l'étape suivante.

## IMPORTANT


- Si la tête d'impression se trouve dans le coin droit comme montré sur l'illustration, vous ne pouvez pas déplacer la tête d'impression. Fermez le couvercle du scanner, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Ouvrez à nouveau le capot du scanner, puis maintenez  enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.






- Si le papier s'est bloqué sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
- Si de l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.

7. Fermez délicatement le couvercle du scanner par les prises de chaque côté.




8. Si le message affiché sur l'écran ACL était [Bourrage avant/arrière] ou [Répéter bourrage avant/arrière], procédez comme suit :


a. Ouvrez le couvercle d'élimination des brouillages (1) à l'arrière de l'appareil.




b. Vérifiez soigneusement qu'il ne reste pas de papier coincé à l'intérieur et le cas échéant, retirez-le lentement de l'appareil.




c. Refermez le couvercle d'élimination des brouillages. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.




9. Si le message affiché à l'écran ACL était [Bourrage avant/Bac MU] ou [Répéter bourrage avant/bac MU], vérifiez bien s'il y a du papier coincé dans le bac MU. Poussez le levier de déblocage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis tirez lentement le papier coincé du bac MU.



10. Si le message affiché à l'écran ACL était [Bour. avant/Fente d'alim. man.] ou [Répéter bour. avant/Alim. Man.], vérifiez bien s'il y a du papier coincé dans la fente d'alimentation manuelle et retirez-le lentement de l'appareil.




11. Si le message affiché à l'écran ACL consistait en des messages répétés de bourrage papier, par exemple [Répéter bourrage avant/arrière], et que vous avez retiré le support papier, remplacez-le fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.



---

12. Poussez lentement le bac 1 jusqu'au fond dans l'appareil.



13. Rebranchez le cordon d'alimentation.



---

Des bourrages papier qui se répètent peuvent être dus à un petit morceau de papier qui serait coincé dans l'appareil.

➤➤ *Renseignements connexes: Retirer des débris de papier*

---




### **Renseignements connexes**

- Bourrage d'imprimante ou bourrage papier
  - Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies
  - Messages d'erreur et d'entretien
  - Retirer des débris de papier
-

## Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil


Si l'écran ACL affiche les messages de bourrage papier suivants, procédez comme suit :

- [Bourr arr], [Répéter bourrage arrière]
  - [Bourrage bac MU], [Répéter bourrage bac MU]
  - [Bourrage fente alimentation manuelle], [Répéter bourrage fente d'alimentation manuelle]
  - [Bourr. bac2], [Répéter Bourrage papier bac 2]
1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
  2. Si du papier est chargé dans le bac MU, retirez le papier. (MFC-J5830DW/MFC-J5930DW)
  3. Retirez le bac 1 (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.




(MFC-J5930DW)

Si votre message d'erreur à l'écran ACL était [Bourr. bac2] ou [Répéter Bourrage papier bac 2], retirez également le bac 2 (2) complètement de l'appareil comme montré par la flèche.




Une fois que vous avez terminé, passez à l'étape suivante.


4. Si le message d'erreur à l'écran ACL était [Bourr arr], [Répéter bourrage arrière], [Bourr. bac2] ou [Répéter Bourrage papier bac 2], procédez comme suit :
  - a. Ouvrez le couvercle d'élimination des bouchages (1) à l'arrière de l'appareil.




- b. Retirez lentement le papier coincé.




c. Refermez le couvercle d'élimination des brouages. Vérifiez que le couvercle est complètement fermé.




5. Si le message d'erreur d'écran ACL était [Bourrage bac MU] ou [Répéter bourrage bac MU], poussez le levier de déblocage (1) vers l'arrière de l'appareil, puis tirez lentement le papier coincé du bac MU.




6. Si le message d'erreur à l'écran ACL était [Bourrage fente alim. manuelle] ou [Répéter bour. fente d'alim. man.], tirez lentement le papier coincé de la fente d'alimentation manuelle.




7. Des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner (1) et le mettre en position ouverte.



8. Retirez lentement le papier coincé (1) de l'appareil.





Si le message d'erreur à l'écran ACL se présentait sous la forme de messages répétés de bouchage papier, par exemple [Répéter bouchage arrière], déplacez la tête d'impression (si nécessaire) pour retirer tout papier encore présent dans cette zone. Assurez-vous que des morceaux de papier ne sont pas coincés dans les coins de l'appareil (1) et (2).



Une fois que vous avez terminé, passez à l'étape suivante.

## IMPORTANT


- Si la tête d'impression se trouve dans le coin droit comme montré sur l'illustration, vous ne pouvez pas déplacer la tête d'impression. Fermez le couvercle du scanner, puis rebranchez le cordon d'alimentation. Ouvrez à nouveau le capot du scanner, puis maintenez  enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.




- Si le papier s'est bloqué sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, puis déplacez la tête d'impression pour retirer le papier.
- Si de l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.

---


9. Fermez délicatement le couvercle du scanner par les prises de chaque côté.



10. (MFC-J5330DW/MFC-J5830DW) Poussez lentement le bac 1 jusqu'au fond dans l'appareil.



(MFC-J5930DW) Poussez lentement le bac 1 et le bac 2 (si vous l'avez retiré) complètement dans l'appareil.



11. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Des bouchages papier qui se répètent peuvent être dus à un petit morceau de papier qui serait coincé dans l'appareil.

➤➤ *Renseignements connexes: Retirer des débris de papier*

---



### **Renseignements connexes**

- Bouchage d'imprimante ou bouchage papier
  - Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies
  - Retirer des débris de papier
-




## Retirer des débris de papier

>> [MFC-J5330DW](#)


>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. En cas de bourrages papier répétés (3 fois ou plus), l'écran ACL affiche un message vous demandant si vous souhaitez retirer les morceaux.  
Appuyez sur [Oui] pour revenir à l'écran de démarrage.
2. Appuyez sur  [Réglages] > [Entretien] > [Retirer retailles papier].
3. Suivez les instructions affichée sur l'écran ACL pour localiser et retirer le papier coincé.



Pendant cette procédure, vous devez charger la feuille d'entretien (fournie avec votre appareil) en orientation Paysage dans la fente d'alimentation manuelle. (Si vous n'êtes pas en possession de la feuille d'entretien, utilisez une feuille de papier Lettre ou A4 plus épaisse, par exemple du papier glacé.)



### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. En cas de bourrages papier répétés (3 fois ou plus), l'écran ACL affiche un message vous demandant si vous souhaitez retirer les morceaux.  
Appuyez sur [Oui] pour revenir à l'écran de démarrage.
2. Appuyez sur  [Param] > [Entretien] > [Retirer retailles papier].
3. Suivez les instructions affichée sur l'écran ACL pour localiser et retirer le papier coincé.



### Renseignements connexes

- [Bourrage d'imprimante ou bourrage papier](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Le papier est coincé à l'avant de l'appareil](#)
- [Le papier est coincé à l'arrière de l'appareil](#)

## Si vous avez de la difficulté avec votre appareil



Pour obtenir une assistance technique, vous devez vous adresser dans le pays d'achat de l'appareil. Vous devez passer les appels depuis ce pays.

Si vous pensez que votre appareil a un problème, consultez les rubriques suivantes. Vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même.

Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, consultez les questions fréquemment posées et les conseils de dépannage les plus récents du Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother).




Visitez notre site Web [support.brother.com](http://support.brother.com).




L'utilisation de consommables d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, les performances du matériel et la fiabilité de l'appareil.

- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Autres problèmes](#)
- [Problèmes réseau](#)
- [Problèmes liés à Google Cloud Print™](#)
- [Problèmes liés à AirPrint](#)

## Manipulation du papier et problèmes d'impression




### Problèmes d'impression



Problèmes	Suggestions
Aucune impression	<p>Vérifiez que le pilote d'imprimante adéquat a été installé et sélectionné.</p> <p>Vérifiez si l'affichage de l'appareil indique un message d'erreur.            &gt;&gt; <i>Renseignements connexes: Messages d'erreur et d'entretien</i></p> <p>Vérifiez que l'appareil est en ligne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Vista et Windows Server 2008                Cliquez sur /Démarrer &gt; <b>Panneau de configuration &gt; Matériel et audio &gt; Imprimantes</b>. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (où XXXX est le nom de votre modèle). Assurez-vous que <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> ne s'affiche pas. Si elle s'affiche, cliquez sur cette option pour régler le pilote en mode En ligne.</li> <li>Windows 7 et Windows Server 2008 R2                Cliquez sur /Démarrer &gt; <b>Périphériques et imprimantes</b>. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (où XXXX est le nom de votre modèle), puis cliquez sur <b>Afficher les travaux d'impression en cours</b>. Cliquez sur <b>Imprimante</b> dans la barre de menus. Assurez-vous que <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> n'est pas sélectionné.</li> <li>Windows 8                Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel et audio</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (où XXXX est le nom de votre modèle). Cliquez sur <b>Afficher les travaux d'impression en cours</b>. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur <b>Imprimante</b> dans la barre de menus et assurez-vous que <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> n'est pas sélectionné.</li> <li>Windows 10                Cliquez sur  &gt; <b>Toutes les applications &gt; Système Windows &gt; Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel et audio</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (où XXXX est le nom de votre modèle). Cliquez sur <b>Afficher les travaux d'impression en cours</b>. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur <b>Imprimante</b> dans la barre de menus et assurez-vous que <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> n'est pas sélectionné.</li> <li>Windows Server 2012                Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (où XXXX est le nom de votre modèle). Cliquez sur <b>Afficher les travaux d'impression en cours</b>. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur <b>Imprimante</b> dans la barre de menus et assurez-vous que <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> n'est pas sélectionné.</li> <li>Windows Server 2012 R2                Cliquez sur <b>Panneau de configuration</b> dans l'écran <b>démarrer</b>. Dans le groupe <b>Matériel</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b>. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur <b>Brother MFC-XXXX Printer</b> (où XXXX est le nom de votre modèle). Cliquez sur <b>Afficher les travaux</b></li> </ul>

Problèmes	Suggestions
	<p><b>d'impression en cours.</b> Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante. Cliquez sur <b>Imprimante</b> dans la barre de menus et assurez-vous que <b>Utiliser l'imprimante hors connexion</b> n'est pas sélectionné.</p> <p>Une ou plusieurs cartouches d'encre ont atteint leur fin de vie.  ➤➤ <i>Renseignements connexes: Remplacer les cartouches d'encre</i></p> <p>S'il reste d'anciennes données non imprimées dans le spouleur du pilote d'imprimante, ces données empêcheront l'impression des nouvelles tâches d'impression. Ouvrez l'icône de l'imprimante et supprimez toutes les données en procédant comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Vista et Windows Server 2008  Cliquez sur /Démarrer &gt; <b>Panneau de configuration &gt; Matériel et audio &gt; Imprimantes.</b></li> <li>• Windows 7 et Windows Server 2008 R2  Cliquez sur /Démarrer &gt; <b>Périphériques et imprimantes &gt; Imprimantes et télécopieurs.</b></li> <li>• Windows 8  Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Quand la barre de menu apparaît, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Panneau de configuration.</b> Dans le groupe <b>Matériel et audio</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes &gt; Imprimantes.</b></li> <li>• Windows 10  Cliquez sur  &gt; <b>Toutes les applications &gt; Système Windows &gt; Panneau de configuration.</b> Dans le groupe <b>Matériel et audio</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes &gt; Imprimantes.</b></li> <li>• Windows Server 2012  Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Quand la barre de menu apparaît, cliquez sur <b>Paramètres &gt; Panneau de configuration.</b> Dans le groupe <b>Matériel</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes &gt; Imprimantes.</b></li> <li>• Windows Server 2012 R2  Cliquez sur <b>Panneau de configuration</b> dans l'écran <b>démarrer.</b> Dans le groupe <b>Matériel</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes &gt; Imprimantes.</b></li> <li>• OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11.x  Cliquez sur <b>Préférences Système... &gt; Imprimantes et scanners.</b></li> </ul>
<p>Les en-têtes ou les notes de bas de page apparaissent lorsque le document s'affiche sur l'écran, mais n'apparaissent pas lorsque le document est imprimé.</p>	<p>Il y a une zone non imprimable dans le haut et le bas de la page. Ajustez les marges supérieure et inférieure de votre document pour imprimer toute la page.  ➤➤ <i>Renseignements connexes: Zone non imprimable</i></p>
<p>Il n'est pas possible d'imprimer la disposition des pages.</p>	<p>Vérifiez que le paramètre de format de papier de l'application et celui du pilote d'imprimante sont identiques.</p>
<p>La vitesse d'impression est trop lente.</p>	<p>Essayez de modifier le paramètre du pilote d'imprimante. Plus la résolution est élevée, plus il faut de temps pour traiter, envoyer et imprimer les données. Essayez les autres paramètres de qualité du pilote d'imprimante en procédant ainsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows  Dans le pilote d'imprimante, désélectionnez la case <b>Ajustement des couleurs</b> sur l'onglet <b>Avancé.</b></li> <li>• Macintosh</li> </ul>

Problèmes	Suggestions
	Dans le pilote d'imprimante, choisissez <b>Paramètres de couleur</b> , cliquez sur <b>Paramètres de couleur avancés</b> et veillez à désélectionner la case <b>Ajustement des couleurs</b> .
	Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale. >> <i>Renseignements connexes: Paramètres d'impression (Windows) ou Imprimer une photo (Macintosh)</i>
	Désactivez le réglage Mode silencieux. La vitesse d'impression est plus lente en mode silencieux. >> <i>Renseignements connexes: Réduire le bruit d'impression</i>

## Problèmes de qualité d'impression

Problèmes	Suggestions
Qualité d'impression médiocre	Vérifiez la qualité d'impression. >> <i>Renseignements connexes: Vérifier la qualité d'impression</i>
	Assurez-vous que le réglage Type de support dans le pilote d'imprimante ou le réglage Type de papier dans le menu de l'appareil correspond au type de papier que vous utilisez. >> <i>Renseignements connexes: Modifier le format et le type de papier</i> >> <i>Renseignements connexes: Paramètres d'impression (Windows) ou Options d'impression (Macintosh)</i>
	Veillez à ce que vos cartouches d'encre ne soient pas anciennes. Elles peuvent être bouchées dans les cas suivants : <ul style="list-style-type: none"> <li>• La date d'expiration indiquée sur l'emballage de la cartouche est dépassée.</li> <li>• La cartouche d'encre est restée dans votre appareil pendant plus de six mois.</li> <li>• La cartouche d'encre n'a pas été entreposée correctement avant l'utilisation.</li> </ul>
	Assurez-vous d'utiliser de l'encre Brother authentique. L'utilisation de consommables d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, les performances du matériel et la fiabilité de l'appareil.
	Assurez-vous d'utiliser l'un des types de papier recommandés. >> <i>Renseignements connexes: Papiers et autres supports d'impression acceptables</i>
	La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 68 °F à 91 °F (20 °C à 33 °C).
Des lignes blanches apparaissent dans le texte ou les images.	Nettoyez la tête d'impression. >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother</i> >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows) ou Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)</i>
	Assurez-vous d'utiliser de l'encre Brother authentique.
	Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. >> <i>Renseignements connexes: Papiers et autres supports d'impression acceptables</i>
	Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser l'utilisation des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous conseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant des périodes prolongées. Nous vous recommandons d'utiliser  pour éteindre l'appareil. L'utilisation de  fournit une alimentation minimale à l'appareil, ce qui entraîne des nettoyages périodiques, mais moins fréquents, de la tête d'impression.

Problèmes	Suggestions
Impression de pages blanches.	<p>Vérifiez la qualité d'impression.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Vérifier la qualité d'impression</i></p> <p>Assurez-vous d'utiliser de l'encre Brother authentique.</p> <p>Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser l'utilisation des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil et/ou de laisser l'appareil débranché pendant des périodes prolongées. Nous vous recommandons d'utiliser  pour éteindre l'appareil. L'utilisation de  fournit une alimentation minimale à l'appareil, ce qui entraîne des nettoyages périodiques, mais moins fréquents, de la tête d'impression.</p>
Caractères et lignes flous. <div data-bbox="156 616 367 772" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>A B C</p> <p>A B C</p> </div>	<p>Vérifiez l'alignement d'impression.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Windows) ou Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)</i></p> <p>Modifiez les options des paramètres d'impression.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression</i></p>
Texte ou images imprimés en biais.	<p>Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier sont bien ajustés.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier</i></p> <p>Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est correctement fermé.</p>
Traînées ou taches au centre dans le haut de la page imprimée.	<p>Assurez-vous que le papier n'est pas trop épais ni gondolé.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Papiers et autres supports d'impression acceptables</i></p>
L'impression semble maculée ou l'encre semble couler.	<p>Assurez-vous que vous utilisez les types de papier recommandés. Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Papiers et autres supports d'impression acceptables</i></p> <p>Assurez-vous que la surface d'impression est tournée vers le bas dans le bac à papier.</p> <p>Assurez-vous d'utiliser de l'encre Brother authentique.</p> <p>Si vous utilisez du papier photo, assurez-vous que le côté brillant du papier photo est orienté face vers le bas dans le bac et que vous avez défini le bon type de papier. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, définissez le Type de support dans le pilote d'imprimante.</p>
L'encre fait des taches ou ne sèche pas bien lorsque vous utilisez du papier photo glacé.	<p>Assurez-vous de vérifier les deux côtés du papier. Placez la surface brillante (surface d'impression) vers le bas.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Modifier le format et le type de papier</i></p> <p>Si vous utilisez du papier photo glacé, assurez-vous que vous avez défini le bon type de papier.</p>
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	<p>Assurez-vous que le cylindre de l'imprimante n'est pas maculé d'encre.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer le cylindre d'imprimante de l'appareil</i></p> <p>Assurez-vous d'utiliser de l'encre Brother authentique.</p> <p>Veillez à utiliser le volet du support papier.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier</i></p> <p>Assurez-vous que les rouleaux d'alimentation du papier ne sont pas maculés d'encre.</p>

Problèmes	Suggestions
	➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier</i>
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	Windows Sélectionnez <b>Ordre inversé</b> dans l'onglet <b>Elémentaire</b> du pilote d'imprimante.
Les impressions sont froissées.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Dans le pilote d'imprimante, choisissez l'onglet <b>Avancé</b>, cliquez sur <b>Autres options d'impression</b>, puis cliquez sur <b>Paramètres de couleur avancés</b>. Désélectionnez la case à cocher <b>Impression bidirectionnelle</b>.</li> <li>• Mac Dans le pilote d'imprimante, choisissez <b>Paramètres d'impression</b>, cliquez sur <b>Avancé</b>, choisissez <b>Autres options d'impression</b> et désélectionnez la case <b>Impression bidirectionnelle</b>.</li> </ul>
	Assurez-vous d'utiliser de l'encre Brother authentique.

## Problèmes de manipulation du papier

Problèmes	Suggestions
L'appareil ne charge pas le papier.	<p>Veillez à enfoncer complètement le bac à papier jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.</p> <p>Assurez-vous que le couvercle d'élimination du bourrage est fermé à l'arrière de l'appareil.</p> <p>Si l'écran ACL de l'appareil affiche un message de bourrage papier et que le problème persiste ➤➤ <i>Renseignements connexes: Messages d'erreur et d'entretien</i></p> <p>Si le bac à papier est vide, placez une nouvelle pile dans le bac à papier.</p> <p>S'il y a du papier dans le bac à papier, assurez-vous qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, aplatissez-le. Il s'avère parfois utile d'enlever le papier, de renverser la pile et de la remettre dans le bac à papier.</p> <p>Réduisez la quantité de papier contenue dans le bac à papier et réessayez.</p> <p>Nettoyez les rouleaux de chargement de papier. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux de chargement de papier</i></p> <p>Assurez-vous d'utiliser du papier dont les caractéristiques sont compatibles avec l'appareil. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Grammage et épaisseur du papier</i></p>
Le papier photo n'est pas chargé correctement.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac. Le paquet de papier contient une feuille supplémentaire prévue à cet effet.
L'appareil prend plusieurs pages à la fois.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier.</li> <li>• Retirez tout le papier du bac et ventilez bien la pile de papier, puis remettez-la dans le bac.</li> <li>• Veillez à ne pas enfoncer trop le papier.</li> </ul> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger du papier</i></p> <p>Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est correctement fermé. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i></p> <p>Assurez-vous que le patin de base du bac à papier n'est pas sale. ➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer la plaque de base</i></p>
Un bourrage papier s'est produit.	<p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i> Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la bonne taille de papier.</p> <p>Utilisez les paramètres de prévention des bourrages. Pour la copie</p>

Problèmes	Suggestions
	<p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression</i></p> <p>Pour l'impression</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows) ou Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Macintosh)</i></p>
Le bourrage papier se répète.	<p>Des bourrages papier qui se répètent peuvent être dus à un petit morceau de papier qui serait coincé dans l'appareil. Assurez-vous qu'il n'y a plus de papier coincé dans l'appareil.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Retirer des débris de papier</i></p>
Un bourrage papier se produit lorsque vous utilisez la copie recto verso ou l'impression recto verso.	<p>Si des bourrages papier se produisent fréquemment pendant la copie recto verso ou l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier</i></p>

## Impression de télécopies reçues

Problèmes	Suggestions
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impressions condensées</li> <li>• Stries horizontales</li> <li>• Les phrases du haut et du bas sont coupées</li> <li>• Lignes manquantes</li> </ul>	<p>Ces problèmes sont généralement causés par une connexion téléphonique de mauvaise qualité. Effectuez une copie; si votre copie est de bonne qualité, il s'agit probablement d'une mauvaise connexion avec présence de parasites ou d'interférences sur la ligne téléphonique. Demandez à votre correspondant de renvoyer la télécopie.</p>
Lignes noires lors de la réception	<p>Le scanner de l'expéditeur est peut-être encrassé. Demandez à votre correspondant de réaliser une copie pour déterminer si le problème provient de son télécopieur. Essayez de recevoir une télécopie provenant d'un autre télécopieur.</p>
Les marges gauche et droite sont coupées ou une seule page est imprimée sur deux pages.	<p>Si les télécopies reçues sont divisées et imprimées sur deux pages ou si vous obtenez une page vierge supplémentaire, le paramètre du format de papier pourrait être incorrect pour le papier que vous utilisez.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Modifier le format et le type de papier</i></p> <p>Activez la fonction de réduction automatique.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée</i></p>
Les télécopies couleur reçues ne s'impriment qu'en noir et blanc.	<p>Remplacez les cartouches d'encre couleur qui sont arrivées en fin de vie, puis demandez à votre correspondant de vous envoyer à nouveau la télécopie couleur.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Remplacer les cartouches d'encre</i></p>



### Renseignements connexes

- [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#)
- [Dépannage](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Remplacer les cartouches d'encre](#)
- [Zone non imprimable](#)
- [Vérifier la qualité d'impression](#)
- [Modifier le format et le type de papier](#)
- [Papiers et autres supports d'impression acceptables](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Macintosh\)](#)




- 
- Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother
  - Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Windows)
  - Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)
  - Charger du papier
  - Nettoyer le cylindre d'imprimante de l'appareil
  - Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier
  - Nettoyer les rouleaux de chargement de papier
  - Bourrage d'imprimante ou bourrage papier
  - Réduire le format de page d'une télécopie entrante surdimensionnée
  - Grammage et épaisseur du papier
  - Paramètres d'impression (Windows)
  - Options d'impression (Macintosh)
  - Imprimer une photo (Macintosh)
  - Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows)
  - Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Macintosh)
  - Nettoyer la plaque de base
  - Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression
  - Réduire le bruit d'impression
  - Retirer des débris de papier
-

## Problèmes de téléphone et de télécopieur

### Ligne téléphonique ou branchements

Problèmes	Suggestions
La numérotation ne fonctionne pas. (Aucune tonalité)	Vérifiez toutes les connexions de cordons de ligne. Vérifiez que la ligne téléphonique est branchée sur la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Assurez-vous que votre appareil émet une tonalité en appuyant sur le bouton Raccrocher en mode Fax. Si vous vous abonnez aux services DSL, VoIP ou MagicJack, appelez votre fournisseur de service pour obtenir les instructions de branchement.  Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>De base (pour VoIP)</i> . Ce réglage réduit la vitesse du modem et désactive le mode ECM (mode de correction d'erreur).  ➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i>
	(Disponible uniquement dans certains pays.) Modifiez le paramètre Tonalité/Impulsion.  ➤➤ <i>Renseignements connexes: Régler le mode de numérotation par tonalités ou impulsions</i>
	Envoyez une télécopie manuelle en appuyant sur le bouton Raccrocher et en composant le numéro. Attendez d'entendre les tonalités de réception de télécopie avant d'appuyer sur le bouton Marche.
	S'il n'y a pas de tonalité, branchez un téléphone et un cordon de ligne téléphonique fonctionnels à la prise. décrochez ensuite le combiné du téléphone externe, puis vérifiez si vous entendez une tonalité. S'il n'y a toujours pas de tonalité, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier la ligne et/ou la prise murale.
L'appareil ne répond pas aux appels.	Assurez-vous que l'appareil est réglé sur le mode de réception qui convient à votre configuration.  ➤➤ <i>Renseignements connexes: Sélectionner le mode de réception adéquat</i> Écoutez la tonalité de numérotation. Si possible, appelez votre appareil pour écouter sa réponse. S'il n'y a toujours pas de réponse, vérifiez que la ligne téléphonique est branchée sur la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Assurez-vous que votre appareil émet une tonalité en appuyant sur le bouton Raccrocher en mode Fax. S'il n'y a pas de sonnerie lorsque vous appelez votre appareil, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier la ligne.

### Traitement des appels entrants

Problèmes	Suggestions
L'appareil « interprète » une voix comme une tonalité CNG.	Si Réception facile est activée, votre appareil est plus sensible aux sons. Il peut interpréter par erreur certaines voix ou de la musique sur la ligne comme un appel de télécopieur et répondre avec des tonalités de réception de télécopie. Désactivez l'appareil en appuyant sur  . Essayez d'éviter ce problème en désactivant Réception facile.  ➤➤ <i>Renseignements connexes: Configurer la réception facile</i>
Envoi d'un appel de télécopieur vers l'appareil.	Si vous avez utilisé un téléphone supplémentaire pour répondre, appuyez sur votre code de réception de télécopie (le réglage d'usine par défaut est *51). Si vous avez répondu sur le téléphone externe (connecté à la prise EXT.), appuyez sur le bouton Démarrer pour recevoir la télécopie.  Raccrochez dès que l'appareil répond à l'appel.
Services personnalisés sur une seule ligne.	Si vous disposez des fonctions Appel en attente, Appel en attente/Identification de l'appelant, Identification de l'appelant, Messagerie vocale, répondeur, système d'alarme ou autre fonction personnalisée sur une seule ligne téléphonique avec

Problèmes	Suggestions
	<p>votre appareil, des problèmes peuvent se produire lors de l'envoi ou de la réception de télécopies.</p> <p><b>Par exemple :</b> Si vous êtes abonné au service de mise en attente des appels ou à un autre service personnalisé et que ce service émet un signal pendant l'envoi ou la réception d'une télécopie, ce signal peut interrompre temporairement la transmission de la télécopie. La fonction ECM (mode de correction des erreurs) de Brother devrait vous aider à résoudre ce problème. Ce problème est imputable au réseau téléphonique et commun à tous les appareils émetteurs ou récepteurs d'informations sur une seule ligne partagée sur laquelle des services personnalisés sont activés. Si vos activités ne tolèrent aucune interruption, nous vous recommandons d'utiliser une ligne téléphonique distincte, exempte de services personnalisés.</p>

## Réception de télécopies

Problèmes	Suggestions
Il n'est pas possible de recevoir une télécopie.	Vérifiez que votre appareil émet une tonalité en appuyant sur la touche Raccrocher en mode Fax. Si vous entendez des parasites ou des interférences sur votre ligne de télécopieur, contactez votre opérateur téléphonique local.
	<p>Vérifiez toutes les connexions de cordons de ligne. Vérifiez que la ligne téléphonique est branchée sur la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Si vous vous abonnez aux services DSL, VoIP ou MagicJack, appelez votre fournisseur de service pour obtenir les instructions de branchement. Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>De base (pour VoIP)</i>. Ce réglage réduit la vitesse du modem et désactive le mode ECM (mode de correction d'erreur).</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i></p>
	<p>Assurez-vous que l'appareil est réglé au mode de réception adéquat. Celui-ci est déterminé par les périphériques externes et les services téléphoniques d'abonné qui se trouvent sur la même ligne que votre appareil Brother.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Sélectionner le mode de réception adéquat</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous utilisez une ligne de télécopie dédiée et que vous souhaitez que votre appareil Brother réponde automatiquement à toutes les télécopies entrantes, vous devriez sélectionner le mode Fax uniquement.</li> <li>• Si votre appareil Brother partage une ligne avec un répondeur téléphonique externe, sélectionnez le mode Répondeur externe. En mode Répondeur externe, l'appareil Brother reçoit automatiquement les télécopies entrantes, tandis que les personnes qui appellent ont la possibilité de laisser un message sur le répondeur.</li> <li>• Si votre appareil Brother partage la ligne avec un service d'abonné à la messagerie vocale ➤➤ <i>Renseignements connexes: Messagerie vocale</i></li> <li>• Si votre appareil Brother se trouve sur une ligne disposant du service d'abonné à la sonnerie spéciale ➤➤ <i>Renseignements connexes: Sonnerie spéciale</i></li> <li>• Si votre appareil Brother partage une ligne avec d'autres téléphones et que vous souhaitez qu'il réponde automatiquement à toutes les télécopies entrantes, sélectionnez le mode Fax/Tél. En mode Fax/Tél, votre appareil Brother reçoit automatiquement les télécopies et émet une pseudo-sonnerie double pour vous avertir de répondre aux appels vocaux.</li> <li>• Si vous ne souhaitez pas que votre appareil Brother réponde automatiquement aux télécopies entrantes, sélectionnez le mode Manuel. Dans le mode Manuel, vous devez répondre vous-même à tous les appels entrants et, le cas échéant, activer l'appareil pour qu'il puisse recevoir les télécopies.</li> </ul>
	<p>Il se peut qu'un autre périphérique ou service sur votre site réponde à l'appel avant que votre appareil Brother ne réponde. Pour faire un test, diminuez le réglage de longueur de sonnerie :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le mode de réception est réglé sur Fax seulement ou Fax/Tél, réduisez la durée de sonnerie à une sonnerie.</li> </ul>

Problèmes	Suggestions
	<p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde (Durée de sonnerie)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si le mode de réception est réglé sur Répondeur externe, réduisez le nombre de sonneries programmé sur votre répondeur à deux.</li> <li>• Si le mode de réception est réglé à Manuel, NE réglez PAS le paramètre de durée de sonnerie.</li> </ul> <p>Demandez à un correspondant de vous envoyer une télécopie test :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous recevez la télécopie test sans problème, votre appareil fonctionne correctement. Pensez à réinitialiser la durée de sonnerie ou le répondeur téléphonique pour restaurer les réglages d'origine. Si des problèmes de réception se produisent après la réinitialisation de la durée de sonnerie, cela signifie qu'une personne, un périphérique ou un service d'abonné répond à l'appel de télécopie avant que l'appareil n'ait la possibilité de répondre.</li> <li>• Si vous n'avez pas reçu la télécopie, cela signifie qu'un autre périphérique ou service d'abonné interfère peut-être avec la réception de télécopie, ou qu'il y a un problème avec votre ligne de télécopie.</li> </ul> <p>Si vous utilisez un répondeur téléphonique (mode Répondeur externe REP) sur la même ligne que l'appareil Brother, vérifiez que le répondeur est correctement configuré.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Connecter un répondeur externe REP</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Branchez le cordon téléphonique directement de la prise téléphonique murale à la prise marquée LINE de votre appareil Brother.</li> <li>2. Enlevez le capuchon de protection de la prise EXT de votre appareil Brother, puis branchez le cordon téléphonique de votre répondeur sur la prise EXT.</li> <li>3. Réglez votre répondeur pour qu'il réponde dans un délai de quatre sonneries. Si vous rencontrez des problèmes de réception de télécopies ou de messages vocaux, réglez votre répondeur de façon à ce qu'il réponde dans les deux ou trois sonneries.</li> <li>4. Enregistrez le message sortant sur votre répondeur. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enregistrez un silence de cinq secondes au début du message sortant.</li> <li>• Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes.</li> <li>• Terminez votre message sortant en indiquant votre code de réception de télécopie à l'intention des correspondants qui souhaitent envoyer des télécopies manuellement. Par exemple : « Après le signal sonore, laissez un message ou appuyez sur *51 et Démarrer pour envoyer une télécopie. »</li> </ul> </li> <li>5. Configurez votre répondeur téléphonique pour qu'il réponde aux appels.</li> <li>6. Réglez le mode de réception de votre appareil Brother à Répondeur externe REP.</li> </ol> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Sélectionner le mode de réception adéquat</i></p> <p>Assurez-vous que la fonction Réception facile de votre appareil Brother est activée. La réception facile est une fonction qui vous permet de recevoir une télécopie même si vous avez répondu à l'appel sur un téléphone supplémentaire ou externe.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Configurer la réception facile</i></p> <p>Si vous recevez souvent des erreurs de transmission en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique ou si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage Compatibilité sur <i>De base (pour VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i></p>

## Envoi de télécopies

Problèmes	Suggestions
Il n'est pas possible d'envoyer une télécopie.	Vérifiez toutes les connexions de cordons de ligne téléphonique. Vérifiez que le cordon de ligne téléphonique est branché dans la prise téléphonique murale et la prise LINE de l'appareil. Vérifiez que votre appareil émet une tonalité en

Problèmes	Suggestions
	<p>appuyant sur le bouton Raccrocher en mode Fax. Si vous vous abonnez aux services DSL, VoIP ou magicJack, appelez votre fournisseur de service pour obtenir les instructions de branchement.</p> <p>Si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage VoIP sur <i>De base (pour VoIP)</i>. Ce réglage réduit la vitesse du modem et désactive le mode ECM (mode de correction d'erreur).</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i></p>
	<p>Imprimez le rapport de vérification de l'envoi pour vérifier s'il contient des erreurs.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer des rapports</i></p>
	<p>Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de verrouillage sécuritaire des fonctions.</p>
	<p>Demandez à votre correspondant si l'appareil de réception contient du papier.</p>
Transmission de mauvaise qualité.	<p>Essayez de modifier la résolution sur Fin ou Super fin. Effectuez une copie pour vérifier le bon fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de la copie est mauvaise, nettoyez le scanner.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i></p>
Le rapport de vérification de l'envoi indique « RESULT:NG ».	<p>Il y a probablement un bruit temporaire ou des parasites sur la ligne. Essayez d'envoyer la télécopie à nouveau. Si vous envoyez un message par PC-Fax et que le rapport de vérification de l'envoi affiche RESULT:NG, il se peut que la mémoire de votre appareil soit saturée. Pour libérer de la mémoire, vous pouvez désactiver la mise en mémoire de télécopie, imprimer les télécopies enregistrées en mémoire ou annuler une tâche de télécopie différée ou de relève. Si le problème persiste, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier votre ligne téléphonique.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Désactiver la réception dans la mémoire</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Annuler une télécopie en cours</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Vérifier et annuler une télécopie en attente</i></p>
	<p>Si vous recevez souvent des erreurs de transmission en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique ou si vous utilisez un système VoIP, essayez de modifier le réglage Compatibilité sur <i>De base (pour VoIP)</i>.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP</i></p>
Les télécopies envoyées sont vides.	<p>Assurez-vous de charger le document correctement.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i></p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Charger des documents sur la vitre du scanner</i></p>
Stries verticales noires lors de l'envoi.	<p>Les lignes verticales noires sur les télécopies que vous envoyez sont généralement causées par des saletés ou des traces de fluide de correction sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre.</p> <p>➤➤ <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i></p>



## Renseignements connexes

- Si vous avez de la difficulté avec votre appareil
- Configuration de la détection de tonalité
- Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP
- Dépannage
- Régler le mode de numérotation par tonalités ou impulsions
- Sélectionner le mode de réception adéquat
- Configurer la réception facile
- Messagerie vocale

- 
- Sonnerie spéciale
  - Configurer le nombre de sonneries nécessaires pour que l'appareil réponde (Durée de sonnerie)
  - Connecter un répondeur externe REP
  - Imprimer des rapports
  - Nettoyer le scanner
  - Désactiver la réception dans la mémoire
  - Imprimer une télécopie enregistrée dans la mémoire de l'appareil
  - Annuler une télécopie en cours
  - Vérifier et annuler une télécopie en attente
  - Charger des documents dans le chargeur automatique de documents
  - Charger des documents sur la vitre du scanner
-



## Configuration de la détection de tonalité

Le réglage de tonalité sur [Détection] raccourcit la pause de détection de tonalité.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Tonalité].
2. Appuyez sur [Détection] ou [Non détecté].
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Tonalité].
2. Appuyez sur [Détection] ou [Non détecté].
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)



## Interférences sur la ligne téléphonique/VoIP

Si vous rencontrez des problèmes d'envoi ou de réception de télécopie en raison d'interférences possibles sur la ligne téléphonique ou si vous utilisez un système VoIP, nous vous recommandons de modifier la vitesse du modem afin de minimiser les erreurs lors des opérations de télécopie.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)



### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Compatibilité].
2. Appuyez sur l'option souhaitée.
  - [De base (pour VoIP)] réduit la vitesse du modem à 9600 bits/s et désactive la réception de télécopies couleur et le mode ECM, mais pas l'envoi de télécopies couleur. À moins que les interférences ne constituent un problème récurrent lié à votre ligne téléphonique, vous pouvez ne recourir à ce réglage que lorsque c'est nécessaire.  
Pour améliorer la compatibilité avec la plupart des services VoIP, Brother recommande de changer le réglage de compatibilité pour choisir [De base (pour VoIP)].
  - [Normal] règle la vitesse du modem à 14 400 bits/s.
3. Appuyez sur .



- VoIP (Voix sur IP) est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Compatibilité].
2. Appuyez sur l'option souhaitée.
  - [De base (pour VoIP)] réduit la vitesse du modem à 9600 bits/s et désactive la réception de télécopies couleur et le mode ECM, mais pas l'envoi de télécopies couleur. À moins que les interférences ne constituent un problème récurrent lié à votre ligne téléphonique, vous pouvez ne recourir à ce réglage que lorsque c'est nécessaire.  
Pour améliorer la compatibilité avec la plupart des services VoIP, Brother recommande de changer le réglage de compatibilité pour choisir [De base (pour VoIP)].
  - [Normal] règle la vitesse du modem à 14 400 bits/s.
  - [Haut] définit la vitesse du modem sur 33 600 bps.
3. Appuyez sur .



- VoIP (Voix sur IP) est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle.





### Renseignements connexes

- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Voice Over Internet Protocol \(VoIP/interférence sur la ligne téléphonique\)](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)



## Autres problèmes

### Problèmes de copie

Problèmes	Suggestions
Il n'est pas possible de réaliser une copie.	Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de verrouillage sécuritaire des fonctions.
Des lignes noires ou des traînées apparaissent sur les copies. 	Les lignes noires sur les copies sont généralement provoquées par de la saleté ou du liquide correcteur sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre, la vitre du scanner ainsi que la barre blanche et le plastique blanc au-dessus. >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i>
Des marques noires ou des taches apparaissent sur les copies.	Les marques noires ou les taches sur les copies sont généralement causées par de la saleté ou par du liquide correcteur sur la vitre du scanner. Nettoyez la vitre du scanner et le plastique blanc qui se trouve dessus. >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i>
Des lignes sombres apparaissent à intervalles réguliers. 	Vérifiez et ajustez l'alimentation papier. >> <i>Renseignements connexes: Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales</i>
Les copies sont vides.	Assurez-vous de charger le document correctement. >> <i>Renseignements connexes: Charger des documents dans le chargeur automatique de documents (ADF)</i> >> <i>Renseignements connexes: Charger des documents sur la vitre du scanner</i>
Les résultats de copie sont mauvais avec le chargeur automatique de documents.	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. >> <i>Renseignements connexes: Charger des documents sur la vitre du scanner</i>
L'ajustement à la page ne fonctionne pas correctement.	Assurez-vous que le document n'est pas disposé de travers sur la vitre du scanner. Repositionnez le document et réessayez.

### Problèmes de numérisation

Problèmes	Suggestions
Des erreurs liées au protocole TWAIN ou WIA s'affichent lorsque vous démarrez la numérisation. (Windows)	Assurez-vous que le pilote Brother TWAIN ou WIA est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance™ PaperPort™ 14, cliquez sur <b>Bureau &gt; Paramètres de numérisation &gt; Sélectionner...</b> pour choisir le pilote Brother TWAIN/WIA.
L'erreur TWAIN apparaît lors du démarrage de la numérisation. (Macintosh)	Assurez-vous que le pilote TWAIN de Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Vous pouvez également numériser des documents à l'aide du pilote de scanner ICA.
La numérisation ROC ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution de numérisation.
Résultats de numérisation médiocres lors de l'utilisation du chargeur automatique de	Nettoyez la barre blanche et la bande de verre qui se trouve en-dessous. >> <i>Renseignements connexes: Nettoyer le scanner</i>

Problèmes	Suggestions
documents. (Des lignes noires apparaissent dans les données numérisées.)	Essayez d'utiliser la vitre du scanner. >> <i>Renseignements connexes: Charger des documents sur la vitre du scanner</i>

## Problèmes liés à l'impression directe de photos

Problèmes	Suggestions
Une partie de ma photo est manquante à l'impression.	Assurez-vous que les réglages d'impression Sans marge et Rognage sont désactivés. >> <i>Renseignements connexes: Imprimer des photos sans bordures depuis une clé USB</i> >> <i>Renseignements connexes: Imprimer des photos avec recadrage automatique</i>

## Problèmes de logiciel

Problèmes	Suggestions
Impossible d'imprimer.	Désinstallez et réinstallez le pilote Brother.
« Périphérique occupé » s'affiche sur l'écran de l'ordinateur.	Assurez-vous que l'appareil n'affiche pas de message d'erreur sur l'écran de l'appareil.



### Renseignements connexes

- Si vous avez de la difficulté avec votre appareil
- Dépannage
- Nettoyer le scanner
- Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales
- Charger des documents dans le chargeur automatique de documents
- Charger des documents sur la vitre du scanner
- Imprimer des photos sans bordures depuis une clé USB
- Imprimer des photos avec recadrage automatique
- Remarque importante

## Problèmes réseau



- Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau (Windows)
- Où puis-je trouver les paramètres réseau de mon appareil Brother?
- Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil
- Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau
- Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau
- Dépannage

## Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau (Windows)

Utilisez l'outil de réparation de connexion réseau pour corriger les paramètres réseau de l'appareil Brother. Il lui attribuera l'adresse IP et le masque de sous-réseau corrects.

- Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10  
Vous devez ouvrir une session avec des droits d'administrateur.
- Assurez-vous que votre appareil Brother est allumé et connecté au même réseau que votre ordinateur.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

Option	Description
Windows Vista/ Windows 7	Cliquez sur  ( <b>Démarrer</b> ) > <b>Tous les programmes</b> > <b>Brother</b> > <b>Brother Utilities (Utilitaires Brother)</b> .  Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur <b>Outils</b> dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur <b>Outil de réparation de la connexion réseau</b> .
Windows 8/ Windows 10	Lancez  ( <b>Brother Utilities (Utilitaires Brother)</b> ), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur <b>Outils</b> dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur <b>Outil de réparation de la connexion réseau</b> .



- Si l'écran **Contrôle de compte d'utilisateur** s'affiche, procédez de l'une des façons suivantes :
  - Windows Vista : cliquez sur **Continuer**.
  - Windows 7/Windows 8/Windows 10 : cliquez sur **Oui**.

2. Suivez les instructions affichées à l'écran.

3. Vérifiez le diagnostic en imprimant le rapport de configuration réseau.



L'outil de réparation de connexion réseau démarre automatiquement si vous sélectionnez l'option **Activer l'outil de réparation de la connexion** dans Status Monitor. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran Status Monitor, puis cliquez sur **Autres paramètres** > **Activer l'outil de réparation de la connexion**. Cette méthode n'est pas recommandée si votre administrateur réseau a configuré l'adresse IP à Statique, car elle modifiera automatiquement l'adresse IP.

Si une adresse IP et un masque de sous-réseau adéquats ne sont toujours pas attribués après l'utilisation de l'outil de réparation de connexion réseau, demandez ces informations à votre administrateur réseau.



### Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)
- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau](#)
- [Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau](#)

---

▲ [Accueil](#) > [Dépannage](#) > [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#) > [Problèmes réseau](#) > Où puis-je trouver les paramètres réseau de mon appareil Brother?

## Où puis-je trouver les paramètres réseau de mon appareil Brother?

- [Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur](#)
- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)

## Je ne parviens pas à terminer la configuration du réseau sans fil

Mettez votre routeur sans fil hors tension puis à nouveau sous tension. Essayez ensuite de configurer à nouveau les paramètres sans fil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, suivez les instructions ci-dessous :

Étudiez le problème à l'aide du rapport WLAN.

Cause	Action	Interface
Vos paramètres de sécurité (SSID/clé de réseau) ne sont pas corrects.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vérifiez les paramètres de sécurité à l'aide de l'utilitaire Wireless Setup Helper. Pour plus d'informations et pour télécharger l'utilitaire, accédez à la page <b>Téléchargements</b> de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li> <li>Faites votre sélection et vérifiez que vous utilisez les paramètres de sécurité corrects.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil pour plus d'informations sur la façon de trouver les paramètres de sécurité.</li> <li>Le nom du fabricant ou le numéro de modèle du point d'accès/routeur LAN sans fil peut être utilisé comme paramètre de sécurité par défaut.</li> <li>Consultez le fabricant de votre point d'accès/routeur, votre fournisseur Internet ou votre administrateur réseau.</li> </ul> </li> </ul>	Sans fil
L'adresse MAC de votre appareil Brother n'est pas autorisée.	Confirmez que le filtre autorise l'adresse MAC de l'appareil Brother. Vous pouvez trouver l'adresse MAC sur le panneau de commande de votre appareil Brother.	Sans fil
Votre point d'accès/routeur LAN sans fil est configuré en mode furtif (sans diffusion du SSID).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saisissez manuellement le nom correct du SSID ou la clé de réseau.</li> <li>Vérifiez le nom du SSID ou la clé de réseau dans les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil et reconfigurez le réseau sans fil.</li> </ul>	Sans fil
Vos paramètres de sécurité (SSID/mot de passe) sont incorrects.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Confirmez le SSID et le mot de passe.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>Lorsque vous configurez le réseau manuellement, le SSID et le mot de passe s'affichent sur votre appareil Brother. Si votre appareil mobile prend en charge la configuration manuelle, le SSID et le mot de passe s'affichent sur son écran.</li> </ul> </li> </ul>	Wi-Fi Direct
Vous utilisez Android™ 4.0.	Si votre appareil mobile se déconnecte (environ six minutes après l'utilisation de Wi-Fi Direct), essayez la configuration par pression sur un bouton à l'aide de WPS (recommandée) et configurez votre appareil Brother en tant que P/G.	Wi-Fi Direct
Votre appareil Brother est situé trop loin de votre appareil mobile.	Placez votre appareil Brother dans un rayon d'environ 3,3 pieds (1 mètre) de l'appareil mobile lorsque vous configurez les paramètres du réseau Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Il y a des obstacles (murs ou meubles, par exemple) entre votre appareil Brother et l'appareil mobile.	Déplacez votre appareil Brother dans une zone exempte de tout obstacle.	Wi-Fi Direct
Un ordinateur sans fil, un appareil Bluetooth, un four à micro-ondes ou un téléphone numérique sans fil se trouve à proximité de l'appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Éloignez les autres appareils de l'appareil Brother ou de l'appareil mobile.	Wi-Fi Direct
Si vous avez suivi tous les conseils qui précèdent, mais	<ul style="list-style-type: none"> <li>Éteignez et rallumez votre appareil Brother. Réessayez alors de configurer les paramètres Wi-Fi Direct.</li> </ul>	Wi-Fi Direct

---

Cause	Action	Interface
que vous n'arrivez toujours pas à terminer la configuration Wi-Fi Direct, procédez comme suit :	<ul style="list-style-type: none"><li>Si vous utilisez votre appareil Brother en tant que client, confirmez le nombre d'appareils autorisés sur le réseau Wi-Fi Direct actuel, puis vérifiez le nombre d'appareils connectés.</li></ul>	

#### Pour Windows

Si votre connexion sans fil a été interrompue et que vous avez effectué toutes les vérifications ci-dessus, il est conseillé d'utiliser l'outil de réparation de connexion réseau.






#### Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)
  - [Configurer votre appareil pour un réseau sans fil lorsque le SSID n'est pas diffusé](#)
  - [Utiliser Wi-Fi Direct®](#)
-

## Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau

Cause	Action	Interface
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de votre appareil au réseau. (La fonction de numérisation réseau ne marche pas.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Windows Configurez le logiciel de sécurité/pare-feu tiers de manière à autoriser la numérisation en réseau. Pour ajouter le port 54925 pour la numérisation en réseau, entrez les informations ci-dessous :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dans <b>Nom</b> : Saisissez la description de votre choix, par exemple Brother NetScan.</li> <li>- Dans <b>Numéro de port</b> : Saisissez 54925.</li> <li>- Dans <b>Protocole</b> : UDP est sélectionné.</li> </ul>                             Consultez le mode d'emploi livré avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou adressez-vous à l'éditeur du logiciel.                         </li> <li>• Macintosh Lancez ControlCenter2. Cliquez sur le menu contextuel <b>Modèle</b>, puis sélectionnez <b>Autre....</b> La fenêtre <b>Sélecteur de périphérique</b> s'affiche. Resélectionnez votre appareil réseau, assurez-vous que le <b>État</b> est <b>inactif</b>, puis cliquez sur <b>OK</b>.</li> </ul>	Câblé/Sans fil
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de votre appareil au réseau. (La fonction Réception PC-Fax réseau ne fonctionne pas.) (Windows)	Configurez le logiciel de sécurité/pare-feu tiers de manière à autoriser la réception de PC-FAX. Pour ajouter le port 54926 pour la réception de PC-FAX, entrez les informations ci-dessous : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dans <b>Nom</b> : Saisissez la description de votre choix, par exemple Brother PC-FAX Rx.</li> <li>• Dans <b>Numéro de port</b> : Saisissez 54926.</li> <li>• Dans <b>Protocole</b> : UDP est sélectionné.</li> </ul> Consultez le mode d'emploi livré avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers ou adressez-vous à l'éditeur du logiciel.	Câblé/Sans fil
Votre logiciel de sécurité bloque l'accès de votre appareil au réseau.	Certains logiciels de sécurité peuvent bloquer l'accès sans afficher de boîte de dialogue d'avertissement de sécurité, même après une installation réussie. Pour autoriser l'accès, consultez les instructions de votre logiciel de sécurité ou adressez-vous à l'éditeur du logiciel.	Câblé/Sans fil
Votre appareil Brother n'a pas reçu d'adresse IP disponible.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau. Assurez-vous que l'adresse IP et le masque de sous-réseau de l'ordinateur et de l'appareil Brother sont corrects et situés sur le même réseau. Pour plus d'information sur la vérification de l'adresse IP et du masque de sous-réseau, consultez votre administrateur réseau.</li> <li>• Windows Vérifiez l'adresse IP et le masque de sous-réseau à l'aide de l'outil de réparation de connexion réseau.</li> <li>• Macintosh Contrôlez vos périphériques réseau à l'aide de la commande ping. Pour plus d'informations sur la façon de vérifier vos paramètres</li> </ul>	Câblé/Sans fil



Cause	Action	Interface
	réseau >> <i>Renseignements connexes: Vérifier les périphériques réseau à l'aide de la commande Ping.</i>	
La tâche d'impression qui a échoué se trouve toujours dans la file d'attente d'impression de votre ordinateur.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si la tâche d'impression qui a échoué se trouve toujours dans la file d'attente d'impression de votre ordinateur, supprimez-la.</li> <li>• Sinon, double-cliquez sur l'icône de l'imprimante dans le dossier suivant et annulez tous les documents : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Windows Vista Cliquez sur  (Démarrer) &gt; <b>Panneau de configuration</b> &gt; <b>Matériel et audio</b> &gt; <b>Imprimantes.</b></li> <li>- Windows 7 Cliquez sur  (Démarrer) &gt; <b>Périphériques et imprimantes</b> &gt; <b>Imprimantes et télécopieurs.</b></li> <li>- Windows 8 Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur <b>Paramètres</b> &gt; <b>Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel et audio</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b> &gt; <b>Imprimantes.</b></li> <li>- Windows 10 Cliquez sur  &gt; <b>Toutes les applications</b> &gt; <b>Système Windows</b> &gt; <b>Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel et audio</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b> &gt; <b>Imprimantes.</b></li> <li>- Windows Server 2008 Cliquez sur <b>Démarrer</b> &gt; <b>Panneau de configuration</b> &gt; <b>Imprimantes.</b></li> <li>- Windows Server 2012 Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus apparaît, cliquez sur <b>Paramètres</b> &gt; <b>Panneau de configuration</b>. Dans le groupe <b>Matériel</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes</b> &gt; <b>Imprimantes.</b></li> <li>- Windows Server 2012 R2 Cliquez sur <b>Panneau de configuration</b> dans l'écran <b>démarrer</b>. Dans le groupe <b>Matériel</b>, cliquez sur <b>Afficher les périphériques et imprimantes.</b></li> <li>- OS X v10.9.5, 10.10.x, 10.11.x Cliquez sur <b>Préférences Système...</b> &gt; <b>Imprimantes et scanners.</b></li> </ul> </li> </ul>	Câblé/Sans fil
Votre appareil Brother n'est pas connecté au réseau sans fil.	Imprimez le rapport WLAN pour vérifier le code d'erreur figurant sur le rapport imprimé.	Sans fil

Si vous avez vérifié et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais que votre appareil Brother n'imprime et ne numérise toujours pas, désinstallez les logiciels et pilotes Brother et réinstallez-les.



### Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)
- [Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau \(Windows\)](#)
- [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)
- [Vérifier les périphériques réseau à l'aide de la commande Ping](#)

- 
- Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau
-

## Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau

Vérification	Action	Interface
Vérifiez que votre appareil Brother, votre point d'accès/routeur ou votre concentrateur réseau est sous tension.	<b>Vérifiez les éléments suivants :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Le cordon d'alimentation est branché correctement et l'appareil Brother est sous tension.</li><li>• Le point d'accès/routeur ou le concentrateur est allumé et son bouton de liaison clignote.</li><li>• Tous les emballages de protection ont été retirés de l'appareil.</li><li>• Les cartouches d'encre sont installées correctement.</li><li>• Le capot du scanner et le capot de dégagement des bourrages papier sont complètement refermés.</li><li>• Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier.</li><li>• (Pour les réseaux câblés) Un câble réseau est bien connecté à l'appareil Brother et au routeur ou au concentrateur.</li></ul>	Câblé/Sans fil
Vérifiez que vous pouvez effectuer un « ping » vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur.	Effectuez un « ping » vers l'appareil Brother depuis votre ordinateur en utilisant l'adresse IP ou le nom du nœud à l'invite de commande Windows ou depuis l'application Terminal de Mac : Effectuez un « ping » vers <ipaddress> ou <nodename>. <ul style="list-style-type: none"><li>• Réussite : Votre appareil Brother fonctionne correctement et est connecté au même réseau que votre ordinateur.</li><li>• Échec : Votre appareil Brother n'est pas connecté au même réseau que votre ordinateur.</li></ul> (Windows) Consultez l'administrateur réseau et utilisez l'outil de réparation de connexion réseau pour corriger l'adresse IP et le masque de sous-réseau. (Mac) Vérifiez si l'adresse IP et le masque de sous-réseau sont corrects.	Câblé/Sans fil
Vérifiez que votre appareil Brother est connecté au réseau sans fil.	Imprimez le rapport WLAN pour vérifier le code d'erreur figurant sur le rapport imprimé.	Sans fil

Si vous avez vérifié et essayé toutes les solutions ci-dessus, mais avez toujours des problèmes, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès/routeur LAN sans fil pour trouver les informations relatives au SSID et à la clé de réseau et configurez-les correctement.



### Renseignements connexes

- [Problèmes réseau](#)
- [Vérifier les périphériques réseau à l'aide de la commande Ping](#)
- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Imprimer le rapport WLAN](#)
- [Utiliser l'outil de réparation de connexion réseau \(Windows\)](#)
- [Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau](#)
- [Codes d'erreur du rapport WLAN](#)

► Accueil > Dépannage > Si vous avez de la difficulté avec votre appareil > Problèmes réseau > Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau > Vérifier les périphériques réseau à l'aide de la commande Ping

## Vérifier les périphériques réseau à l'aide de la commande Ping

Vérifiez les adresses IP de votre ordinateur et de votre appareil Brother, puis vérifiez si le réseau fonctionne correctement.

- >> [Configurer l'adresse IP sur votre ordinateur \(Windows\)](#)
- >> [Configurer l'adresse IP sur votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- >> [Configurer l'adresse IP sur votre appareil Brother](#)

### Configurer l'adresse IP sur votre ordinateur (Windows)

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Windows Vista et Windows 7

Cliquez sur  / **Démarrer** > **Tous les programmes** > **Accessoires** > **Invite de commandes**

- Windows 8

Déplacez votre souris vers le coin inférieur droit du bureau. Quand la barre de menu apparaît, cliquez sur **Rechercher** > **Invite de commandes**.

- Windows 10

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Système Windows** > **Invite de commandes**.

- Saisissez « ipconfig » puis appuyez sur la touche Entrée sur votre clavier.
- Vérifiez les valeurs de l'adresse IPv4 et du masque de sous-réseau.
- Saisissez « exit » puis appuyez sur la touche Entrée sur votre clavier.

### Configurer l'adresse IP sur votre ordinateur (Macintosh)

- Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Apple.
- Cliquez sur **Réseau** > **Avancé** > **TCP/IP**
- Vérifiez les valeurs de l'adresse IPv4 et du masque de sous-réseau.

### Configurer l'adresse IP sur votre appareil Brother

Imprimez le rapport de configuration réseau et vérifiez les valeurs de l'adresse IP et du masque de sous-réseau.

```
<IP Settings >
IP Address      192.168.11.250      (set manually)
Subnet Mask     255.255.255.0
IP Gateway      192.168.100.200
Boot Method     STATIC
Boot Tries      3
IP Filter       Disabled
```

Vérifiez les adresses IP de votre ordinateur et de votre appareil Brother. Vérifiez que les parties de l'adresse réseau sont identiques. Par exemple, si le masque de sous-réseau est « 255.255.255.0 », il est normal que les parties de l'adresse de l'hôte seulement soient différentes.

	Adresse réseau	Adresse de l'hôte	
Adresse IP	192.168.100.	250	Définissez le nombre final, qui correspond à « 0 » dans le masque de sous-réseau, sur 1–254.
Masque de sous-réseau	255.255.255.	0	En règle générale, il n'y a pas de problèmes lorsque le masque de sous-réseau est « 255.255.255.0 ». Utilisez la même valeur pour tous les ordinateurs.



## Renseignements connexes

- Je veux vérifier le bon fonctionnement de mes périphériques réseau
- Mon appareil Brother ne peut pas imprimer, numériser ou recevoir un PC-FAX sur le réseau

## Problèmes liés à Google Cloud Print™

Problème	Suggestions
Mon appareil Brother n'est pas affiché dans la liste des imprimantes.	Vérifiez que votre appareil est allumé.
	Vérifiez que Google Cloud Print™ est activé.
	Vérifiez que votre appareil est enregistré avec Google Cloud Print™. Si ce n'est pas le cas, enregistrez-le.
Impossible d'imprimer.	Vérifiez que votre appareil est allumé.
	Vérifiez vos paramètres réseau. >> <i>Renseignements connexes</i>
	Il se peut que certains fichiers ne puissent pas être imprimés ou ne se présentent pas exactement tels qu'ils sont affichés.
Impossible d'enregistrer mon appareil Brother machine avec Google Cloud Print™.	Assurez-vous que votre appareil est connecté à un réseau disposant d'un accès à Internet.
	Vérifiez que la date et l'heure sont correctement réglées sur votre appareil.
Je ne vois pas de message de confirmation sur mon appareil Brother lorsque j'essaie de l'enregistrer avec Google Cloud Print™, même après avoir répété les étapes d'enregistrement.	Assurez-vous que votre appareil Brother est inactif lors de l'enregistrement avec Google Cloud Print™.



### Renseignements connexes

- [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#)
- [Dépannage](#)

## Problèmes liés à AirPrint

Problème	Suggestions
Mon appareil Brother n'est pas affiché dans la liste des imprimantes.	Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
	Vérifiez les paramètres réseau. >> <i>Renseignements connexes</i>
	Rapprochez l'appareil mobile du routeur/point d'accès sans fil, ou de votre appareil Brother.
Impossible d'imprimer.	Vérifiez que votre appareil Brother est allumé.
	Vérifiez les paramètres réseau. >> <i>Renseignements connexes</i>
J'essaie d'imprimer un document de plusieurs pages à partir d'un appareil Apple, mais SEULE la première page est imprimée.	Vérifiez que vous exécutez la dernière version d'iOS. Reportez-vous à l'article de soutien Apple suivant pour plus d'information sur AirPrint : <a href="https://support.apple.com/kb/HT4356">support.apple.com/kb/HT4356</a> .



### Renseignements connexes

- [Si vous avez de la difficulté avec votre appareil](#)
- [Dépannage](#)



## Consulter les informations sur l'appareil

Suivez ces instructions pour consulter le numéro de série de votre appareil Brother, la version du microprogramme et la mise à jour du microprogramme.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Info. machine].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :
  - [No. série]  
Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
  - [V. micrologiciel]  
Permet de vérifier la version du micrologiciel de votre appareil.
  - [Mise jour micrologiciel]  
Permet de mettre le microprogramme de l'appareil à jour.
  - [Vérif auto micrologiciel]  
Permet d'afficher les informations sur l'écran Page d'accueil.
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Info. machine].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :
  - [No. série]  
Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
  - [V. micrologiciel]  
Permet de vérifier la version du micrologiciel de votre appareil.
  - [Mise à jour micrologiciel]  
Permet de mettre le microprogramme de l'appareil à jour.
  - [Vérif auto micrologiciel]  
Permet d'afficher les informations sur l'écran Page d'accueil.
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Dépannage](#)




## Réinitialiser votre appareil Brother


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Réinitialiser].
2. Appuyez sur l'option de réinitialisation que vous souhaitez utiliser.
3. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes pour redémarrer l'appareil.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Réinitialiser].
2. Appuyez sur l'option de réinitialisation que vous souhaitez utiliser.
3. Appuyez sur [OK] pendant deux secondes pour redémarrer l'appareil.



### Renseignements connexes

- [Dépannage](#)
- [Description des fonctions de réinitialisation](#)
- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)

## Description des fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation suivantes sont disponibles :

1. [Réinit. appareil]

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages de votre appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure ainsi que la longueur de la sonnerie.

Le carnet d'adresses, les rapports de télécopie et l'historique des appels sont conservés.

2. [Réseau]

Réinitialisez le serveur d'impression pour rétablir les réglages d'usine par défaut (y compris le mot de passe et les informations d'adresse IP).

3. [Carnet adresses et télécopie]

Cette fonction réinitialise les réglages suivants :

- Carnet d'adresses  
(Carnet d'adresses et Configuration des groupes)
- Tâches de télécopie programmées dans la mémoire  
(transmission différée de télécopie et transmission différée en lot)
- Identification de poste  
(Nom et Numéro)
- Options de télécopie à distance  
(Réadressage de télécopie et Téléavertissement (États-Unis Canada uniquement))
- Rapport  
(Rapport de vérification de l'envoi, Carnet d'adresses et Journal des télécopies)
- Historique  
(Historique des identifications de l'appelant et Appel sortant)
- Télécopies en mémoire

4. [Ts réglages]

Utilisez la fonction de réinitialisation des paramètres pour rétablir tous les réglages d'origine de l'appareil tels que définis en usine.

Brother vous recommande vivement d'effectuer cette opération lors de la mise au rebut de l'appareil.



Débranchez le câble d'interface avant de choisir [Réseau] ou [Ts réglages].



### Renseignements connexes

- [Réinitialiser votre appareil Brother](#)
- [Transférer vos télécopies ou le journal des télécopies](#)

## Entretien de routine

- Remplacer les cartouches d'encre
- Nettoyer votre appareil Brother
- Vérifier votre appareil Brother
- Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales
- Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression
- Emballer et expédier votre appareil Brother

## Remplacer les cartouches d'encre

Votre appareil Brother est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle automatiquement le niveau d'encre dans chacune des quatre cartouches. Dès qu'il détecte qu'il n'y a plus d'encre dans une cartouche, l'appareil affiche un message.

L'écran ACL indique quelle cartouche a un niveau d'encre bas ou a besoin d'être remplacée. Prenez soin de suivre les instructions affichées à l'écran ACL pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que l'appareil vous informe qu'une cartouche d'encre doit être remplacée, il y reste toujours une petite quantité d'encre. Cette faible quantité d'encre restante est nécessaire pour empêcher que l'air ne dessèche ou n'endommage la tête d'impression.

### **ATTENTION**


Si de l'encre entre en contact avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau. En cas d'inquiétude, consultez un médecin.

### **IMPORTANT**

Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec votre appareil. De plus, il est fortement conseillé d'utiliser uniquement des cartouches d'encre de remplacement de marque Brother. L'utilisation ou toute tentative d'utilisation d'une encre ou d'une cartouche d'encre non compatible avec l'appareil Brother risque d'endommager ce dernier ou peut donner des résultats d'impression insatisfaisants. Notre garantie ne couvre pas les problèmes techniques découlant de l'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non autorisée d'un autre fabricant. Pour protéger votre investissement et bénéficier des performances optimales de l'appareil Brother, nous vous recommandons vivement de n'utiliser que des consommables de marque Brother authentique.


1. Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre (1).

S'il est nécessaire de remplacer une ou plusieurs cartouches d'encre, l'écran ACL affiche [Impression en noir et blanc uniquement] ou [Remplac. Encre].



Si la cartouche noire est vide, seul le message [Remplac. Encre] apparaît. Vous devez remplacer la cartouche noire.


2. Appuyez sur le levier de déverrouillage afin de libérer la cartouche de couleur indiquée à l'écran ACL, puis retirez la cartouche de l'appareil, comme illustré.




3. Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée à l'écran ACL, puis retirez la cartouche.

## IMPORTANT


- NE touchez PAS la cartouche dans la zone indiquée (1). Ceci peut empêcher l'appareil de détecter la cartouche.




- Secouez rapidement la cartouche d'encre **noire** horizontalement 15 fois comme indiqué, avant de l'insérer dans l'appareil.



4. Insérez la cartouche d'encre dans le sens indiqué par la flèche sur l'étiquette.  
Chaque couleur possède un emplacement spécifique dans l'appareil.



5. Appuyez avec soin à l'endroit marqué « PUSH » jusqu'à ce que la cartouche d'encre se verrouille en place, puis fermez le couvercle de cartouche d'encre.



L'appareil réinitialisera automatiquement le compteur de points d'encre.



- Si une cartouche d'encre, la cartouche d'encre noire par exemple, a été remplacée, l'écran ACL peut vous inviter à vérifier s'il s'agit bien d'une cartouche neuve (par exemple [Avez-vous changé Noir]). Pour chaque nouvelle cartouche installée, sélectionnez [Oui] pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre installée n'est pas neuve, prenez bien soin de sélectionner [Non].
- Si, une fois la cartouche d'encre installée, le message [Pas de cartouche] ou [Détection impos.] apparaît à l'écran ACL, vérifiez que celle-ci est correctement mise en place. Retirez la cartouche d'encre et réinstallez-la lentement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

## IMPORTANT

- NE secouez PAS les cartouches d'encre. Si de l'encre venait à tacher votre peau ou vos vêtements, lavez-les aussitôt avec du savon ou du détergent.
- Ne retirez PAS les cartouches d'encre si vous n'avez pas besoin de les remplacer. L'appareil ne pourra plus détecter la quantité d'encre restante.
- NE touchez PAS les fentes d'insertion de cartouche. De l'encre risquerait de tacher votre peau.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre au mauvais endroit, l'écran ACL affiche [Couleur d'encre incorrecte].  
Vérifiez quelles cartouches d'encre ne correspondent pas à leur emplacement de couleur et installez-les au bon endroit.
- Après avoir ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois qui suivent. Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant la date d'expiration figurant sur la boîte.
- NE démontez et NE modifiez PAS la cartouche d'encre; de l'encre risquerait alors de s'en échapper.



## Renseignements connexes

- [Entretien de routine](#)
- [Messages d'erreur et d'entretien](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

- 
- Emballer et expédier votre appareil Brother
-


## Nettoyer votre appareil Brother

- Nettoyer le scanner
- Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother
- Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)
- Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)
- Nettoyer l'écran ACL de l'appareil
- Nettoyer l'extérieur de l'appareil
- Nettoyer le cylindre d'imprimante de l'appareil
- Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier
- Nettoyer la plaque de base
- Nettoyer les rouleaux de chargement de papier
- Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier pour le bac à papier 2




## Nettoyer le scanner


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Levez le capot (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) avec un chiffon humide doux et non pelucheux.



3. Dans le chargeur automatique de documents, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) avec un chiffon humide non pelucheux.



4. (MFC-J5930DW) Ouvrez le capot du scanner (1), puis nettoyez la barre blanche (2) et la bande de verre (3) avec un chiffon humide doux et non pelucheux.





Après avoir nettoyé la vitre du scanner et la bande de verre à l'aide d'un nettoyant pour vitre ininflammable, passez le bout du doigt sur la vitre pour vérifier si vous sentez quelque chose. Si vous y détectez des saletés ou des particules, nettoyez à nouveau la vitre en vous concentrant sur la zone en question. Vous devrez peut-être répéter le processus de nettoyage à trois ou quatre reprises. Pour faire un test, effectuez une copie après chaque tentative de nettoyage.



En cas de présence de saleté ou de liquide correcteur sur la bande de verre, l'échantillon numérisé présente une ligne verticale.



La ligne verticale n'apparaît plus après le nettoyage de la bande de verre.



### Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)
- [Autres problèmes](#)

## Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother

Pour assurer une qualité d'impression satisfaisante, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque nécessaire. En cas de problème de qualité d'impression, démarrez le processus de nettoyage manuellement.

- Nettoyez la tête d'impression si une ligne horizontale ou un espace blanc apparaît dans le texte ou les graphiques des documents imprimés. Selon la couleur qui pose problème, choisissez de nettoyer le noir seulement, trois couleurs à la fois (jaune/cyan/magenta), ou les quatre couleurs à la fois.
- Le nettoyage de la tête d'impression consomme une certaine quantité d'encre.
- Des nettoyages trop fréquents épuisent l'encre inutilement.


### IMPORTANT

NE touchez PAS la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Encre] > [Nettoyage tête impr].



Vous pouvez également appuyer sur  [Réglages] > [Entretien] > [Nettoyage tête impr].


2. Appuyez sur [Noir seul], [Couleur seul] ou [Tout].
3. Appuyez sur [Normal], [Élevée] ou [Optimale].
4. Appuyez sur [Marche].

L'appareil nettoie la tête d'impression.




- Si, après le nettoyage de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche d'encre de remplacement de marque Brother pour chaque couleur posant problème. Essayez de nettoyer à nouveau la tête d'impression. Si vous ne constatez toujours pas d'amélioration, contactez le service à la clientèle Brother.
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Encre] > [Nettoyage tête impr].



Vous pouvez également appuyer sur  [Param] > [Entretien] > [Nettoyage tête impr].

2. Appuyez sur [Noir seul], [Couleur seul] ou [Tous].
3. Appuyez sur [Normal], [Élevée] ou [Optimale].
4. Appuyez sur [Marche].

L'appareil nettoie la tête d'impression.



- Si, après le nettoyage de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche d'encre de remplacement de marque Brother pour chaque couleur posant problème. Essayez de nettoyer à nouveau la tête d'impression. Si vous ne constatez toujours pas d'amélioration, contactez le service à la clientèle Brother.
  - Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur.
- 



### **Renseignements connexes**

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)
  - [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
  - [Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
  - [Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
-

## Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Windows)

Pour assurer une qualité d'impression satisfaisante, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque nécessaire. En cas de problème de qualité d'impression, démarrez le processus de nettoyage manuellement.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour Windows Vista et Windows Server 2008

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.

- Pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 8

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.


- Pour Windows Server 2012

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows Server 2012 R2

Cliquez sur **Panneau de configuration** dans l'écran **démarrer**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 10

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle), puis sélectionnez **Options d'impression**. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.

La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.

3. Cliquez sur l'onglet **Entretien**.

4. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
<b>Vérifier la qualité d'impression...</b>	Utilisez cette option pour imprimer la page de test et vérifier la qualité d'impression.
<b>Nettoyage de la tête d'impression...</b>	Utilisez cette option pour démarrer le processus de nettoyage manuellement. Sélectionnez cette option si une ligne ou des espaces blancs apparaissent sur le texte ou les graphiques de la page de test.

5. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous avez sélectionné l'option **Vérifier la qualité d'impression...**, cliquez sur **Démarrer**.

L'appareil imprime la page de test.

- Si vous avez sélectionné l'option **Nettoyage de la tête d'impression...**, sélectionnez l'option **Noir seulement**, **Couleur seulement** ou **Toutes** selon le type de nettoyage, puis cliquez sur **Suivant**.

6. Sélectionnez l'option **Normal**, **En profondeur** ou **Profondeur extrême** selon l'intensité de nettoyage, puis cliquez sur **Suivant**.

7. Cliquez sur **Démarrer**.

L'appareil lance le nettoyage.



## Renseignements connexes

- Nettoyer votre appareil Brother
- Manipulation du papier et problèmes d'impression
- Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother

## Nettoyer la tête d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)

Pour assurer une qualité d'impression satisfaisante, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression lorsque nécessaire. En cas de problème de qualité d'impression, démarrez le processus de nettoyage manuellement.

1. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Apple.
2. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**, puis sélectionnez l'appareil.
3. Cliquez sur le bouton **Options et fournitures...**
4. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.  
L'écran Status Monitor s'affiche.
5. Cliquez sur le menu **Contrôle**, puis sélectionnez **Maintenance**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
<b>Vérifier la qualité d'impression...</b>	Utilisez cette option pour imprimer la page de test et vérifier la qualité d'impression.
<b>Nettoyage de la tête d'impression...</b>	Utilisez cette option pour démarrer le processus de nettoyage manuellement. Sélectionnez cette option si une ligne ou des espaces blancs apparaissent sur le texte ou les graphiques de la page de test.

7. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez sélectionné l'option **Vérifier la qualité d'impression...**, cliquez sur **Démarrez**.  
L'appareil imprime la page de test.
  - Si vous avez sélectionné l'option **Nettoyage de la tête d'impression...**, sélectionnez l'option **Noir uniquement**, **Couleur uniquement** ou **Tous** selon le type de nettoyage, puis cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez l'option **Normal**, **Fort** ou **Le plus fort** selon l'intensité de nettoyage, puis cliquez sur **Suivant**.
9. Cliquez sur **Démarrez**.  
L'appareil lance le nettoyage.




### Renseignements connexes


- [Nettoyer votre appareil Brother](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Nettoyer la tête d'impression depuis votre appareil Brother](#)

## Nettoyer l'écran ACL de l'appareil

### IMPORTANT

N'utilisez PAS de produit de nettoyage liquide (ni de produit contenant de l'éthanol).

1. Maintenez la touche enfoncée  pour éteindre l'appareil. L'écran ACL affiche [Fermer] pendant quelques secondes avant que l'appareil s'éteigne.
2. Nettoyez l'écran ACL à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux.



### Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)





## Nettoyer l'extérieur de l'appareil


### IMPORTANT

- Utilisez du détergent neutre. Ne nettoyez pas avec un liquide volatil comme du diluant ou du benzène sous peine d'endommager la surface extérieure de l'appareil.
- N'utilisez PAS de produits de nettoyage contenant de l'ammoniac.
- N'utilisez PAS d'alcool isopropylique pour nettoyer le panneau de commande. Le panneau pourrait se fissurer.


1. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
2. Retirez les bacs à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.




3. Essuyez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon non pelucheux et sec pour enlever la poussière.



4. Retirez le couvercle du bac supérieur et retirez tout élément coincé à l'intérieur du bac à papier.



5. Essuyez l'intérieur et l'extérieur du bac à papier à l'aide d'un chiffon non pelucheux et sec pour enlever la poussière.



6. Remettez en place le couvercle du bac supérieur et poussez lentement le bac à papier à fond dans l'appareil.

### ✓ Renseignements connexes


- Nettoyer votre appareil Brother

## Nettoyer le cylindre d'imprimante de l'appareil

### ⚠ AVERTISSEMENT

⚡ Veuillez à débrancher l'appareil de la prise d'alimentation c.a. avant de nettoyer le cylindre de l'imprimante pour éviter tout risque d'électrocution.


1. À l'aide des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner et le mettre en position ouverte.
2. Nettoyez le cylindre (1) de l'appareil et ses abords en essuyant les traces d'encre à l'aide d'un chiffon sec, doux et non pelucheux.



### IMPORTANT

NE pliez PAS et n'exercez PAS une pression excessive sur les neuf pattes (2). Vous risqueriez de les endommager.

3. Des deux mains, refermez délicatement le couvercle du scanner.



4. Rebranchez le cordon d'alimentation.

### ✓ Renseignements connexes


- Nettoyer votre appareil Brother




## Nettoyer les rouleaux d'alimentation du papier

Si les rouleaux d'alimentation du papier sont maculés d'encre ou si de la poussière de papier s'est accumulée, des problèmes d'alimentation du papier peuvent se produire.


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
3. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.




4. Soulevez le support papier (1), et tirez dessus à la perpendiculaire pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.




5. Nettoyez l'avant des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau, en effectuant un mouvement de va-et-vient d'un côté à l'autre. À l'issue du nettoyage, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour éliminer l'humidité.



6. Soulevez le couvercle d'élimination des brouillages (2), puis nettoyez l'arrière des rouleaux d'alimentation du papier (1) avec un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. À l'issue du nettoyage, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour éliminer l'humidité.



7. Remettez le support papier fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.



8. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.
9. Rebranchez le cordon d'alimentation.



Attendez que les rouleaux soient secs avant d'utiliser l'appareil. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer des problèmes d'alimentation du papier.





### Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)


## Nettoyer la plaque de base

Nettoyer périodiquement la plaque de base pourrait éviter à l'appareil de charger plusieurs feuilles de papier lorsque le bac contient seulement quelques feuilles.

1. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
2. Retirez les bacs à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.



3. Nettoyez le patin de base (1) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau.  
À l'issue du nettoyage, essuyez le patin avec un chiffon sec, doux et non pelucheux pour éliminer l'humidité.



4. Poussez lentement les bacs à papier jusqu'à ce qu'ils soient complètement introduits dans l'appareil.


### ✓ Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)


## Nettoyer les rouleaux de chargement de papier

Le nettoyage régulier des rouleaux d'entraînement du papier peut éviter les bourrages papier en garantissant une alimentation adéquate du papier.


1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
3. Retirez le bac à papier (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.



4. Soulevez le support papier (1), et tirez dessus à la perpendiculaire pour le sortir complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.




5. Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier (1) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. Faites tourner lentement les rouleaux afin de nettoyer toute la surface. À l'issue du nettoyage, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour éliminer l'humidité.



6. Remettez le support papier fermement dans l'appareil. Assurez-vous d'ajuster le support papier dans les rainures.





7. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit complètement introduit dans l'appareil.
8. Rebranchez le cordon d'alimentation.


### Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)
  - [Messages d'erreur et d'entretien](#)
  - [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
-


## Nettoyer les rouleaux d'entraînement du papier pour le bac à papier 2

Modèles associés : MFC-J5930DW

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. Si le volet du support papier est ouvert, fermez-le puis fermez le support papier.
3. Retirez le bac 2 (1) complètement de l'appareil comme indiqué par la flèche.



4. Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier pour le bac 2 (1) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'eau. Faites tourner lentement les rouleaux afin de nettoyer toute la surface. À l'issue du nettoyage, essuyez les rouleaux avec un chiffon doux, non pelucheux et sec pour éliminer l'humidité.



5. Poussez lentement le bac 2 jusqu'au fond dans l'appareil.
6. Rebranchez le cordon d'alimentation.



### Renseignements connexes

- [Nettoyer votre appareil Brother](#)

## Vérifier votre appareil Brother

- [Vérifier la qualité d'impression](#)
- [Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother](#)
- [Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur \(Macintosh\)](#)
- [Vérifier le volume d'encre](#)
- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Mac\)](#)

## Vérifier la qualité d'impression

Si des couleurs et des textes décolorés ou striés apparaissent sur vos tirages ou s'il manque du texte, il se peut que certaines buses de la tête d'impression soient encrassées. Imprimez la feuille de contrôle de la qualité d'impression et examinez le motif de contrôle des buses.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Encre] > [Amél qualité impression] > [Vérifier qualité impr].




Vous pouvez également appuyer sur  [Réglages] > [Entretien] > [Amél qualité impression] > [Vérifier qualité impr].

2. Appuyez sur [Marche].


L'appareil imprime la feuille de contrôle de la qualité d'impression.

3. Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.


4. L'écran tactile vous demande de vérifier la qualité d'impression. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur [Non] puis appuyez sur  pour terminer la vérification de la qualité d'impression.
- S'il manque des lignes (voir **Qualité médiocre**, ci-dessous), appuyez sur [Oui].

#### Bon




#### Médiocre



5. L'écran tactile vous invite à vérifier la qualité d'impression de chaque couleur. Appuyez sur le numéro de modèle (1–4) qui se rapproche le plus du résultat de l'impression.

6. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- S'il est nécessaire de nettoyer la tête d'impression, appuyez sur [Marche] pour démarrer la procédure de nettoyage.
- Si le nettoyage de la tête d'impression n'est pas nécessaire, l'écran Entretien réapparaît sur l'écran tactile. Appuyez sur .

7. Une fois la procédure de nettoyage terminée, l'écran tactile demande si vous souhaitez imprimer à nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression. Appuyez sur [Oui], puis appuyez sur [Marche].

L'appareil imprime à nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression. Vérifiez à nouveau la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.

Si, après le nettoyage de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche d'encre de remplacement de marque Brother pour chaque couleur posant problème. Essayez de nettoyer à nouveau la tête d'impression. Si vous ne constatez toujours pas d'amélioration, contactez le service à la clientèle Brother.

## IMPORTANT

NE touchez PAS la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est encrassée, l'échantillon imprimé se présente comme ci-dessous.




Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes disparaissent.




## MFC-J5830DW/MFC-J5930DW


1. Appuyez sur  [Encre] > [Amél qualité impression] > [Vérifier qualité impr].




Vous pouvez également appuyer sur  [Param] > [Entretien] > [Amél qualité impression] > [Vérifier qualité impr].


2. Appuyez sur [Marche].  
L'appareil imprime la feuille de contrôle de la qualité d'impression.
3. Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.
4. L'écran tactile vous demande de vérifier la qualité d'impression. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur [Non] puis appuyez sur  pour terminer la vérification de la qualité d'impression.
  - S'il manque des lignes (voir **Qualité médiocre**, ci-dessous), appuyez sur [Oui].

**Bon**



## Médiocre



5. L'écran tactile vous invite à vérifier la qualité d'impression de chaque couleur. Appuyez sur le numéro de modèle (1–4) qui se rapproche le plus du résultat de l'impression.
6. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  - S'il est nécessaire de nettoyer la tête d'impression, appuyez sur [Marche] pour démarrer la procédure de nettoyage.
  - Si le nettoyage de la tête d'impression n'est pas nécessaire, l'écran Entretien réapparaît sur l'écran tactile. Appuyez sur .
7. Une fois la procédure de nettoyage terminée, l'écran tactile demande si vous souhaitez imprimer à nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression. Appuyez sur [Oui], puis appuyez sur [Marche].

L'appareil imprime à nouveau la feuille de contrôle de la qualité d'impression. Vérifiez à nouveau la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.

Si, après le nettoyage de la tête d'impression, vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche d'encre de remplacement de marque Brother pour chaque couleur posant problème. Essayez de nettoyer à nouveau la tête d'impression. Si vous ne constatez toujours pas d'amélioration, contactez le service à la clientèle Brother.

## IMPORTANT

NE touchez PAS la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.



Lorsqu'une buse de la tête d'impression est encrassée, l'échantillon imprimé se présente comme ci-dessous.



Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes disparaissent.



## Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)


## Vérifier l'alignement d'impression depuis votre appareil Brother

Si le texte imprimé devient flou ou les images deviennent décolorées après le transport de l'appareil, ajustez l'alignement d'impression.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Encre] > [Amél qualité impression] > [Alignement].




Vous pouvez également appuyer sur  [Réglages] > [Entretien] > [Amél qualité impression] > [Alignement].

2. Appuyez sur [Suivant].
3. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le format de papier nécessitant un ajustement de l'alignement d'impression, puis appuyez dessus.
4. Appuyez sur [Alignement de base] ou [Alignement avancé].
5. Chargez le papier du format sélectionné dans le bac, puis appuyez sur [Marche].

L'appareil imprime la feuille de contrôle de l'alignement.

(A)




6. Pour le modèle (A), appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le numéro du test d'impression qui affiche les bandes verticales les moins visibles (1-9), puis appuyez dessus (dans l'exemple ci-dessus, la ligne numéro 6 est le meilleur choix). Appuyez sur [OK].


Répétez cette étape pour les autres motifs.



Si l'impression n'est pas correctement alignée, le texte apparaît flou ou déformé comme ceci.




Une fois l'alignement rectifié, le texte se présente comme suit.




7. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW


1. Appuyez sur  [Encre] > [Amél qualité impression] > [Alignement].



Vous pouvez également appuyer sur  [Param] > [Entretien] > [Amél qualité impression] > [Alignement].

2. Appuyez sur [Suivant].
3. Faites glisser vers le haut ou vers le bas ou appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher le format de papier nécessitant un ajustement de l'alignement d'impression, puis appuyez dessus.
4. Appuyez sur [Alignement de base] ou [Alignement avancé].
5. Chargez le papier du format sélectionné dans le bac, puis appuyez sur [Marche].  
L'appareil imprime la feuille de contrôle de l'alignement.

(A)




6. Pour le modèle « A », faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher le numéro du test d'impression présentant les bandes verticales les moins visibles (1-9), puis appuyez dessus (dans l'exemple, le numéro 6 constitue le meilleur choix). Appuyez sur [OK].

Répétez cette étape pour les autres motifs.




Si l'impression n'est pas correctement alignée, le texte apparaît flou comme ceci.



Une fois l'alignement rectifié, le texte se présente comme suit.



7. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)



## Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Windows)


Si le texte imprimé devient flou ou les images deviennent décolorées après le transport de l'appareil, ajustez l'alignement d'impression.

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour Windows Vista et Windows Server 2008

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Panneau de configuration** > **Matériel et audio** > **Imprimantes**.

- Pour Windows 7 et Windows Server 2008 R2

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 8

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.


- Pour Windows Server 2012

Déplacez votre souris dans le coin inférieur droit du bureau. Lorsque la barre de menus s'affiche, cliquez sur **Paramètres**, puis cliquez sur **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows Server 2012 R2

Cliquez sur **Panneau de configuration** dans l'écran **démarrer**. Dans le groupe **Matériel**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

- Pour Windows 10

Cliquez sur  > **Toutes les applications** > **Système Windows** > **Panneau de configuration**. Dans le groupe **Matériel et audio**, cliquez sur **Afficher les périphériques et imprimantes**.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Brother MFC-XXXX Printer** (où XXXX est le nom de votre modèle), puis sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**. Si les options du pilote d'imprimante s'affichent, sélectionnez votre pilote d'imprimante.

3. Cliquez sur l'onglet **Général**, puis cliquez sur le bouton **Options d'impression** ou **Préférences....**

La boîte de dialogue du pilote d'imprimante s'affiche.

4. Cliquez sur l'onglet **Avancé**.

5. Cliquez sur le bouton **Autres options d'impression**.

6. Sélectionnez l'option **Réduire les lignes inégales**.

7. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
<b>A3, JIS B4, Registre</b>	Permet de régler l'alignement d'impression pour les formats de papier A3, JIS B4 (seulement disponible dans certains pays) et Ledger.
<b>A4, Lettre</b>	Permet de régler l'alignement d'impression pour les formats de papier A4 et Letter.
<b>Autres formats</b>	Permet de régler l'alignement d'impression pour les autres formats de papier.

8. Cliquez sur **OK** pour revenir à la fenêtre du pilote d'imprimante.

9. Cliquez sur **OK**.



### Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

- 
- Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression
-

## Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)

Si le texte imprimé devient flou ou les images deviennent décolorées après le transport de l'appareil, ajustez l'alignement d'impression.

1. À partir d'une application telle qu'Apple TextEdit, cliquez sur le menu **Fichier**, puis sélectionnez **Imprimer**.
2. Sélectionnez **Brother MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle).



Pour plus d'options de la commande Format d'impression, cliquez sur le bouton **Afficher les détails**.

3. Cliquez sur le menu contextuel de l'application, puis sélectionnez **Paramètres d'impression**.  
Les options **Paramètres d'impression** s'affichent.
4. Cliquez sur la liste des paramètres d'impression **Avancé**.
5. Cliquez sur le menu **Réduire les lignes inégales**.
6. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Option	Description
<b>A3, JIS B4, Registre</b>	Permet de régler l'alignement d'impression pour les formats de papier A3, JIS B4 (seulement disponible dans certains pays) et Ledger.
<b>A4, Lettre</b>	Permet de régler l'alignement d'impression pour les formats de papier A4 et Letter.
<b>Autres formats</b>	Permet de régler l'alignement d'impression pour les autres formats de papier.

7. Modifiez d'autres paramètres d'impression si nécessaire.
8. Cliquez sur **Imprimer**.



### Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)
- [Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression](#)


## Vérifier le volume d'encre

Bien que l'icône du volume d'encre apparaisse sur l'écran ACL de l'appareil, vous pouvez utiliser le menu de l'encre pour afficher un graphique plus grand montrant l'encre qui reste dans chaque cartouche.


>> [MFC-J5330DW](#)




>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)


### MFC-J5330DW


1. Appuyez sur  [Encre] > [Volume encre]. L'écran tactile indique le volume d'encre.



- Vous pouvez également appuyer sur  [Réglages] > [Entretien] > [Volume encre].
- Lorsque la cartouche d'encre arrive en fin de vie ou qu'elle présente un problème, l'une des icônes suivantes s'affiche :

	Le niveau d'encre est faible.
	La cartouche d'encre a atteint sa fin de vie.
	Il y a un problème avec la cartouche d'encre.


- Pour consulter ou imprimer les numéros de référence des cartouches d'encre, appuyez sur  (Retour) pour revenir à l'écran du menu [Encre].  
Appuyez sur [Modèle cartouche d'encre] puis suivez les instructions sur l'écran tactile.

2. Appuyez sur .







Vous pouvez également vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur.


### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Encre] > [Volume encre]. L'écran tactile indique le volume d'encre.



- Vous pouvez également appuyer sur  [Param] > [Entretien] > [Volume encre].
- Lorsque la cartouche d'encre arrive en fin de vie ou qu'elle présente un problème, l'une des icônes suivantes s'affiche :

	Le niveau d'encre est faible.
	La cartouche d'encre a atteint sa fin de vie.
	Il y a un problème avec la cartouche d'encre.

- Pour vérifier ou imprimer les numéros de modèle des cartouches d'encre, appuyez sur  (Précédent) pour revenir à l'écran de menu [Encre].  
Appuyez ensuite sur [Modèle cartouche d'encre], et suivez l'instruction affichée sur l'écran tactile.

2. Appuyez sur .



Vous pouvez également vérifier le volume d'encre à partir de votre ordinateur.



## Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)
- [Description de l'écran tactile ACL](#)
- [Description de l'écran de réglages](#)
- [Imprimer un document \(Windows\)](#)
- [Imprimer un document \(Mac\)](#)
- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)


## Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Windows)

L'utilitaire Status Monitor est un outil logiciel configurable qui permet de surveiller l'état d'un ou de plusieurs appareils et d'être prévenu immédiatement en cas d'erreurs.

• Effectuez l'une des opérations suivantes :


- Double-cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches.


- Windows Vista et Windows 7

Cliquez sur  (Démarrer) > Tous les programmes > Brother > Brother Utilities (Utilitaires Brother).

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez votre nom de modèle (s'il n'a pas déjà été sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Status Monitor**.

- Windows 8 et Windows 10

Cliquez sur  (Brother Utilities (Utilitaires Brother)), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Status Monitor**.






### Dépannage

Cliquez sur le bouton **Dépannage** pour accéder au site Web de dépannage.

### Site Web des fournitures authentiques

Cliquez sur le bouton **Site Web des fournitures authentiques** pour plus d'informations sur les consommables authentiques Brother.

### Icônes d'erreur

Icône	Description
	Le niveau d'encre est faible.
	La cartouche d'encre a atteint sa fin de vie.
	Il y a un problème avec la cartouche d'encre.



## Renseignements connexes

- Vérifier votre appareil Brother
- Description et signification des indicateurs du Status Monitor (Windows)
- Désactiver la fonction d'affichage du Status Monitor (Windows)
- Désactiver le Status Monitor (Windows)
- Annuler une tâche d'impression (Windows)
- Vérifier le volume d'encre

## Description et signification des indicateurs du Status Monitor (Windows)

Au démarrage de votre ordinateur, l'icône **Brother Status Monitor** apparaît dans la barre des tâches.

- Une icône verte indique l'état d'attente normal.



- Une icône jaune indique un avertissement.



- Une icône rouge indique qu'une erreur s'est produite.



- L'icône grise indique que l'appareil est désactivé.




### ✓ Renseignements connexes

- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)



## Désactiver la fonction d'affichage du Status Monitor (Windows)

La fonction d'affichage du Status Monitor vous informe qu'il y a un problème avec un périphérique surveillé par votre ordinateur. Le réglage par défaut est **Uniquement lors de l'impression à partir de cet ordinateur**. Pour la désactiver, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône ou la fenêtre  (**Brother Status Monitor**), sélectionnez l'option **Paramètres Status Monitor**, puis cliquez sur **Options**.  
La fenêtre **Options** s'affiche.
2. Sélectionnez l'onglet **De base** puis sélectionnez **Désactivé** pour **Afficher Status Monitor**.
3. Cliquez sur **OK**.




Même si la fonction d'affichage du Status Monitor est désactivée, vous pouvez vérifier l'état de l'appareil à tout moment en affichant le Status Monitor.



### Renseignements connexes

- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)

## Désactiver le Status Monitor (Windows)

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône ou la fenêtre  (**Brother Status Monitor**), puis sélectionnez **Sortie**.
2. Cliquez sur **OK**.

### Renseignements connexes

- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
-

## Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur (Mac)

L'utilitaire Status Monitor de Brother est un outil logiciel configurable qui permet de surveiller l'état d'un appareil et d'être prévenu immédiatement en cas d'erreurs. Vous pouvez également utiliser l'utilitaire Status Monitor de Brother pour accéder à la Gestion à partir du Web.

1. Sélectionnez **Préférences Système...** dans le menu Apple.
2. Sélectionnez **Imprimantes et scanners**, puis sélectionnez l'appareil.
3. Cliquez sur le bouton **Options et fournitures...**
4. Cliquez sur l'onglet **Utilitaire**, puis cliquez sur le bouton **Ouvrir l'utilitaire de l'imprimante**.

L'écran Status Monitor s'affiche.




### Dépannage

Cliquez sur le bouton **Dépannage** pour accéder au Centre de solutions Brother, où vous trouverez des FAQ et des conseils de dépannage.

### Besoin d'un nouveau consommable pour votre imprimante?

Cliquez sur le bouton **Besoin d'un nouveau consommable pour votre imprimante?** pour plus d'informations sur les consommables authentiques Brother.

### Mise à jour de l'état de l'appareil




Pour obtenir l'état le plus récent de l'appareil lorsque la fenêtre **Status Monitor** est ouverte, cliquez sur l'icône . Pour définir la fréquence à laquelle le logiciel actualise les informations d'état de l'appareil, cliquez sur le menu **Brother Status Monitor**, puis sélectionnez **Préférences...**

### Gestion à partir du Web (uniquement avec connexion réseau)

Accédez au système de gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**. Vous pouvez utiliser un navigateur Web standard pour gérer votre appareil en utilisant le protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

---

## Icônes d'erreur

Icône	Description
	Le niveau d'encre est faible.
	La cartouche d'encre a atteint sa fin de vie.
	Il y a un problème avec la cartouche d'encre.

### Renseignements connexes

- [Vérifier votre appareil Brother](#)
  - [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)
-


## Corriger l'alimentation du papier pour éliminer les lignes verticales

Réglez l'alimentation du papier afin de réduire les lignes verticales.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. Appuyez sur  [Encre] > [Amél qualité impression] > [Aliment bon papier].




Vous pouvez également appuyer sur  [Réglages] > [Entretien] > [Amél qualité impression] > [Aliment bon papier].

2. Appuyez sur le bouton [Suivant], puis suivez les instructions à l'écran tactile.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Encre] > [Amél qualité impression] > [Aliment bon papier].



Vous pouvez également appuyer sur  [Param] > [Entretien] > [Amél qualité impression] > [Aliment bon papier].

2. Appuyez sur le bouton [Suivant], puis suivez les instructions à l'écran tactile.

### Renseignements connexes

- [Entretien de routine](#)
- [Autres problèmes](#)

## Modifier les options des réglages d'impression en cas de problèmes d'impression

Si la qualité d'impression est médiocre, sélectionnez ces options en fonction du but recherché. Lorsque ces réglages sont sélectionnés, la vitesse d'impression diminue.




Ces options sont disponibles uniquement lorsque vous effectuez les opérations depuis l'appareil, par exemple des opérations de copie. Si vous imprimez depuis votre ordinateur, modifiez les réglages dans le pilote d'imprimante.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)


### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Entretien] > [Options de configuration d'impression].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :


Option	Description
Réduire le maculage	Sélectionnez cette option selon le type de papier et selon que vous utilisez l'impression recto ou recto-verso en cas de problèmes d'impressions présentant des traînées ou de bourrages papier.
Réduire les lignes inégales	Sélectionnez cette option selon votre format de papier si vous rencontrez des problèmes de lignes irrégulières.
Papier à séchage lent	Sélectionnez cette option si vous utilisez un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche lentement.

3. Suivez les menus affichés à l'écran ACL.
4. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Entretien] > [Options de configuration d'impression].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
Réduire le maculage	Sélectionnez cette option selon le type de papier et selon que vous utilisez l'impression recto ou recto-verso en cas de problèmes d'impressions présentant des traînées ou de bourrages papier.
Réduire les lignes inégales	Sélectionnez cette option selon votre format de papier si vous rencontrez des problèmes de lignes irrégulières.
Papier à séchage lent	Sélectionnez cette option si vous utilisez un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche lentement.

3. Suivez les menus affichés à l'écran ACL.
4. Appuyez sur .



## Renseignements connexes

- Entretien de routine
- Copier sur les deux côtés du papier (copie recto verso)
- Manipulation du papier et problèmes d'impression
- Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Windows)
- Éviter les impressions présentant des traînées et les bourrages papier (Macintosh)
- Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Windows)
- Vérifier l'alignement d'impression depuis votre ordinateur (Macintosh)
- Paramètres d'impression (Windows)
- Options d'impression (Macintosh)


## Emballer et expédier votre appareil Brother

- Pour transporter l'appareil, veillez à utiliser son emballage d'origine. Si vous n'emballez pas correctement l'appareil, la garantie en ce qui concerne les dommages occasionnés lors du transport risque d'être invalidée.
- L'appareil doit être assuré adéquatement auprès du transporteur.


### IMPORTANT

Il est important que la tête d'impression de l'appareil puisse retrouver sa position initiale après une tâche d'impression. Écoutez attentivement l'appareil avant de le débrancher pour vérifier que tous les bruits mécaniques se sont arrêtés. Si vous ne laissez pas l'appareil terminer ce processus de retour à la position initiale, il peut se produire des problèmes d'impression et la tête d'impression risque même d'être endommagée.

1. Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation c.a.
2. À l'aide des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour soulever le couvercle du scanner et le mettre en position ouverte. Débranchez ensuite l'appareil de la prise téléphonique murale, puis retirez le cordon téléphonique de l'appareil.
3. Débranchez le câble d'interface de l'appareil, le cas échéant.
4. Retirez l'élément de protection orange de son emplacement de rangement à l'intérieur de l'appareil.




5. Fermez délicatement le couvercle du scanner par les prises de chaque côté.



6. Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre.





7. Poussez les leviers de déverrouillage des cartouches d'encre, puis retirez les cartouches.
8. Mettez en place l'élément de protection orange et fermez le couvercle des cartouches d'encre.




## IMPORTANT

- Assurez-vous que la languette de plastique sur le côté gauche de l'élément de protection orange (1) s'enclenche bien en place (2).




- Si vous ne trouvez pas l'élément de protection orange, expédiez l'appareil sans cet élément. Ne laissez PAS les cartouches d'encre dans l'appareil pendant l'expédition.

9. Emballez l'appareil dans le sac en plastique.



10. Emballez l'appareil dans la boîte d'origine en employant les matériaux d'emballage d'origine, comme illustré ci-dessous.

N'emballez pas la cartouche d'encre usagée dans le carton.



Si vous retournez votre appareil dans le cadre du service d'échange offert par Brother, emballez seulement l'appareil. Conservez toutes les pièces amovibles, ainsi que la documentation imprimée, pour pouvoir les utiliser avec votre appareil de rechange.

11. Fermez la boîte et appliquez du ruban adhésif sur celle-ci.



### Renseignements connexes

- [Entretien de routine](#)
- [Remplacer les cartouches d'encre](#)

## ■ Réglages de l'appareil

Vous pouvez personnaliser les réglages et les fonctions, créer des raccourcis et utiliser les options affichées sur l'écran ACL de l'appareil pour améliorer l'efficacité de votre appareil Brother.

- [Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
- [Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur](#)

## Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande

- En cas de panne de courant (mémoire permanente)
- Paramètres généraux
- Enregistrer vos réglages favoris en tant que raccourci
- Imprimer des rapports
- Tableaux des réglages et des fonctions

## En cas de panne de courant (mémoire permanente)

- Vos réglages de menu sont enregistrés de manière permanente et ne seront pas perdus.
- Les réglages provisoires (par exemple : Contraste et Mode international) seront perdus.
- La date et l'heure ainsi que les tâches de télécopie programmées (par exemple : télécopie différée) sont conservées pendant 24 heures environ.
- Les autres tâches de télécopie dans la mémoire de l'appareil ne seront pas perdues.



### Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil depuis le panneau de commande](#)
-

## Paramètres généraux


- Régler le volume de l'appareil
- Passer automatiquement à l'heure d'été
- Régler le compte à rebours du Mode veille
- Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil
- Régler la date et l'heure
- Régler le fuseau horaire
- Régler la luminosité du rétroéclairage ACL
- Modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage ACL demeure allumé
- Régler votre identifiant de poste
- Régler le mode de numérotation par tonalités ou impulsions
- Régler un indicatif à composer avant chaque numéro de télécopieur
- Empêcher la numérotation d'un numéro incorrect (Limitation de numérotation)
- Réduire le bruit d'impression
- Changer la langue affichée sur l'écran ACL
- Modifier le réglage du clavier

## Régler le volume de l'appareil


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)


### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Volume].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :


Option	Description
Sonnerie	Permet de régler le volume de la sonnerie.
Signal sonore	Réglez le volume des sons émis lorsque vous appuyez sur un bouton, en cas d'erreur ou après l'envoi ou la réception d'une télécopie.
Haut-parleur	Permet de régler le volume du haut-parleur.

3. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Désactivé], [Bas], [Moyen] ou [Haut], puis appuyez sur l'option souhaitée.
4. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Volume].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
Sonnerie	Permet de régler le volume de la sonnerie.
Signal sonore	Réglez le volume des sons émis lorsque vous appuyez sur un bouton, en cas d'erreur ou après l'envoi ou la réception d'une télécopie.
Haut-parleur	Permet de régler le volume du haut-parleur.

3. Appuyez sur l'option [Désactivé], [Bas], [Moyen] ou [Haut].
4. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## Passer automatiquement à l'heure d'été

Vous avez la possibilité de programmer l'appareil de telle sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.




Il avancera lui-même d'une heure au printemps et reculera d'une heure à l'automne. Assurez-vous que la date et l'heure actuelles ont été réglées dans le paramètre [Date et heure].

Cette fonction est seulement disponible aux États-Unis et au Canada.




>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages].
2. Appuyez sur  [Date et heure] > [H avancée auto].
3. Appuyez sur [Activé] ou [Désactivé].
4. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param].
2. Appuyez sur  [Date et heure] > [Lum jour auto].
3. Appuyez sur [Activé] ou [Désactivé].
4. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)



## Régler le compte à rebours du Mode veille



Le réglage du mode Veille (ou mode d'économie d'énergie) peut réduire la consommation électrique. Lorsque l'appareil est en Mode veille, il fonctionne comme s'il était éteint. L'appareil est réactivé et démarre l'impression lorsqu'il reçoit une tâche d'impression ou une télécopie. Utilisez ces instructions pour définir un délai (compte à rebours) avant le passage de l'appareil en Mode veille.

- La minuterie redémarre lorsque l'appareil exécute une opération quelconque, par exemple s'il reçoit une télécopie ou une tâche d'impression.
- Le réglage d'usine est cinq minutes.
- Lorsque l'appareil passe en mode Veille, le rétroéclairage de l'écran ACL s'éteint.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Mode veille].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [1Min], [2Min], [3Min], [5Min], [10Min], [30Min] ou [60Min], puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Mode veille].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [1Min], [2Min], [3Min], [5Min], [10Min], [30Min] ou [60Min], puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)
- [Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil](#)

## Activer la fonction d'extinction automatique de l'appareil

La fonction d'extinction automatique permet d'économiser l'énergie. Réglez la durée pendant laquelle l'appareil sera en mode Veille avant de s'éteindre automatiquement. Lorsque cette fonction est réglée sur [Désactivé], vous devez éteindre l'appareil manuellement.

Pour mettre l'appareil sous tension après que la fonction d'extinction automatique l'a éteint, appuyez sur .





L'appareil ne s'éteint pas automatiquement dans les cas suivants :

- L'appareil est connecté à une ligne téléphonique.
- L'appareil est connecté à un réseau câblé.
- L'appareil est connecté à un réseau sans fil.
- [RL sfil actv.] est réglé sur [Activé] ou [WLAN] est sélectionné dans le réglage [I/F Réseau].



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Arrêt auto].
2. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher l'option [Désactivé], [1heure], [2heures], [4heures] ou [8heures], puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Arrêt auto].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [Désactivé], [1heure], [2heures], [4heures] ou [8heures], puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)
- [Définir l'intervalle du journal des photocopies](#)
- [Régler le compte à rebours du Mode veille](#)

## Régler la date et l'heure

L'écran ACL affiche la date et l'heure. Si elles sont incorrectes, entrez-les de nouveau. Vous pouvez ajouter la date et l'heure à chaque télécopie envoyée en configurant votre identification de poste.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages].
2. Appuyez sur  [Date et heure].
3. Appuyez sur [Date].
4. Entrez les deux derniers chiffres de l'année à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
5. Entrez les deux chiffres du mois à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
6. Entrez les deux chiffres du jour à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [Type d'horloge].
8. Appuyez sur [horloge 12 h] ou [horloge 24 h].
9. Appuyez sur [Heure].
10. Pour entrer l'heure, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez sélectionné [horloge 12 h], entrez l'heure (au format 12 heures) à l'aide de l'écran tactile, puis appuyez sur [AM] ou [PM].  
Appuyez sur [OK].
  - Si vous avez sélectionné [horloge 24 h], entrez l'heure (au format 24 heures) à l'aide de l'écran tactile.  
Appuyez sur [OK].  
(Par exemple, entrez 19:45 au lieu de 7:45 PM.)
11. Appuyez sur .


### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param].
2. Appuyez sur  [Date et heure].
3. Appuyez sur [Date].
4. Entrez les deux derniers chiffres de l'année à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
5. Entrez les deux chiffres du mois à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
6. Entrez les deux chiffres du jour à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
7. Appuyez sur [Type d'horloge].
8. Appuyez sur [horloge 12 h] ou [horloge 24 h].
9. Appuyez sur [Heure].
10. Pour entrer l'heure, effectuez l'une des opérations suivantes :
  - Si vous avez sélectionné [horloge 12 h], entrez l'heure (au format 12 heures) à l'aide de l'écran tactile, puis appuyez sur [AM] ou [PM].  
Appuyez sur [OK].
  - Si vous avez sélectionné [horloge 24 h], entrez l'heure (au format 24 heures) à l'aide de l'écran tactile.

---

Appuyez sur [OK].

(Par exemple, entrez 19:45 au lieu de 7:45 PM.)

11. Appuyez sur .



### **Renseignements connexes**

- [Paramètres généraux](#)
  - [Enregistrer votre appareil avec Google Cloud Print™ à l'aide de l'application de gestion sur le Web](#)
  - [Régler votre identifiant de poste](#)
-

## Régler le fuseau horaire




Réglez le fuseau horaire de votre emplacement sur l'appareil.

Par exemple, le fuseau horaire pour l'heure normale de l'Est des États-Unis et du Canada est UTC-05:00. L'heure normale du Pacifique des États-Unis et du Canada est UTC-08:00.




>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages].
2. Appuyez sur  [Date et heure] > [Fuseau horaire].
3. Entrez votre fuseau horaire.
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param].
2. Appuyez sur  [Date et heure] > [Fuseau horaire].
3. Entrez votre fuseau horaire.
4. Appuyez sur [OK].
5. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)



## Régler la luminosité du rétroéclairage ACL

Si vous avez de la difficulté à lire l'écran ACL, modifier le réglage de la luminosité pourrait vous aider.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Paramètres ACL] > [Pann. lumineux].
2. Appuyez sur l'option [Clair], [Moyen] ou [Foncé].
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Paramètres ACL] > [Pann. lumineux].
2. Appuyez sur l'option [Clair], [Moyen] ou [Foncé].
3. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)



## Modifier la durée pendant laquelle le rétroéclairage ACL demeure allumé

Permet de régler la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran ACL reste allumé après la dernière pression avec le doigt.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Paramètres ACL] > [Min. veilleuse].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [10Sec], [30Sec], [1Min], [2Min], [3Min] ou [5Min] puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Paramètres ACL] > [Min. veilleuse].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher l'option [10Sec], [30Sec], [1Min], [2Min], [3Min] ou [5Min], puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur .

### ✓ Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## Régler votre identifiant de poste

Réglez l'identifiant de poste de l'appareil si vous souhaitez afficher la date et l'heure sur chaque télécopie que vous envoyez.

### REMARQUE


(États-Unis uniquement)

Le Telephone Consumer Protection Act de 1991 déclare illégale l'utilisation d'un ordinateur ou d'un appareil électronique pour envoyer un message à partir d'un téléphone télécopieur, à moins que les messages ne contiennent clairement, dans une marge en haut ou en bas de chaque page transmise, ou sur la première page de la transmission, la date et l'heure d'envoi ainsi qu'une identification de l'entreprise ou autre entité ou individu à l'origine du message, et également le numéro de téléphone des appareils expéditeurs ou bien de l'entreprise, autre entité ou individu. Pour programmer ces informations sur votre télécopieur, reportez-vous à *Régler la date et l'heure* et *Régler votre identification de poste*.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Id station].
2. Appuyez sur [Fax].
3. Entrez le numéro de télécopieur (jusqu'à 20 chiffres) à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [Nom].
5. Entrez votre nom (jusqu'à 20 caractères) à l'aide de l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].





- Appuyez sur  pour basculer entre les lettres, les chiffres et les symboles spéciaux. (Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.)
- Si vous avez commis une erreur de frappe et que vous souhaitez la corriger, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour amener le curseur sur le caractère. Appuyez sur , puis entrez le bon caractère.
- Pour entrer un espace, appuyez sur [Espace].

6. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW


1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Id station].
2. Appuyez sur [Fax].
3. Entrez le numéro de télécopieur (jusqu'à 20 chiffres) à l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].
4. Appuyez sur [Nom].
5. Entrez votre nom (jusqu'à 20 caractères) à l'aide de l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].



- Appuyez sur  pour basculer entre les lettres, les chiffres et les symboles spéciaux. (Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.)
- Si vous avez commis une erreur de frappe et que vous souhaitez la corriger, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour amener le curseur sur le caractère. Appuyez sur , puis entrez le bon caractère.
- Pour entrer un espace, appuyez sur [Espace].



---

6. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- Paramètres généraux
  - Transférer des télécopies vers un autre télécopieur
  - Transférer le journal des télécopies vers un autre télécopieur
  - Entrer du texte sur votre appareil Brother
  - Régler la date et l'heure
-

## Régler le mode de numérotation par tonalités ou impulsions



Votre appareil est configuré pour utiliser un service de numérotation par tonalités. Si vous utilisez un service de numérotation par impulsions (rotatif), vous devez modifier le mode de numérotation.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Tonal/Impuls.].
2. Appuyez sur [Tonal.] ou [Impuls.].
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Tonal/Impuls.].
2. Appuyez sur [Tonal.] ou [Impuls.].
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

## Régler un indicatif à composer avant chaque numéro de télécopieur

Le paramètre d'indicatif permet de composer automatiquement un numéro prédéfini avant chaque numéro de télécopieur composé. Par exemple : Si votre système téléphonique requiert la composition d'un 9 pour appeler à l'extérieur, utilisez cette fonction pour que le 9 soit composé automatiquement avant le numéro de chaque télécopie à envoyer.




- Utilisez les chiffres et les symboles 0 à 9, # et \*. (Vous ne pouvez pas utiliser ! avec d'autres chiffres ou symboles.)
- Si votre système téléphonique requiert un rappel de type pause minutée (signal crochet commutateur), appuyez sur ! à l'écran ACL.
- Si le mode de numérotation à impulsions est activé, # et \* ne sont pas disponibles.


>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW


1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Préfixe de numérotation].
2. Appuyez sur [Activé] ou [Désactivé].
  - Vous pouvez désactiver le numéro de l'indicatif en appuyant sur [Désactivé].
  - Le numéro de l'indicatif demeure inactif jusqu'à ce que vous appuyiez sur [Activé].
3. Appuyez sur [Préfixe de numérotation].
4. Entrez le numéro de l'indicatif (jusqu'à 5 chiffres) à l'aide de l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].




Pour modifier le numéro de l'indicatif, appuyez sur ◀ ou ▶ pour positionner le curseur sous le chiffre à supprimer, puis appuyez sur le bouton Retour arrière . Appuyez ensuite sur le bon chiffre. Répétez l'opération jusqu'à ce que le numéro de l'indicatif soit correct, puis appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Préfixe de numérotation].
2. Appuyez sur [Activé] ou [Désactivé].
  - Vous pouvez désactiver le numéro de l'indicatif en appuyant sur [Désactivé].
  - Le numéro de l'indicatif demeure inactif jusqu'à ce que vous appuyiez sur [Activé].
3. Appuyez sur [Préfixe de numérotation].
4. Entrez le numéro de l'indicatif (jusqu'à 5 chiffres) à l'aide de l'écran tactile, puis appuyez sur [OK].



Pour modifier le numéro de l'indicatif, appuyez sur ◀ ou ▶ pour positionner le curseur sous le chiffre à supprimer, puis appuyez sur le bouton Retour arrière . Appuyez ensuite sur le bon chiffre. Répétez l'opération jusqu'à ce que le numéro de l'indicatif soit correct, puis appuyez sur [OK].

5. Appuyez sur .



## Renseignements connexes

- Paramètres généraux


## Empêcher la numérotation d'un numéro incorrect (Limitation de numérotation)

Cette fonction sert à empêcher l'envoi d'une télécopie ou l'appel d'un numéro par erreur. Vous pouvez configurer l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez le pavé numérique, le carnet d'adresses, les raccourcis et la recherche LDAP.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Fax] > [Restriction de numérotation].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :
  - [Clavier]
  - [Carnet d'adr.]




Si vous combinez des numéros du carnet d'adresses lors de la numérotation, l'adresse sera reconnue comme une entrée du pavé numérique et ne sera pas limitée.

- [Raccourcis]
  - [Serveur LDAP]
3. Appuyez sur l'une des options suivantes :


Option	Description
Saisissez # deux fois	L'appareil vous demande de saisir à nouveau le numéro. Si vous entrez à nouveau le même numéro correctement, l'appareil se met à composer le numéro. Si vous entrez à nouveau un numéro erroné, l'écran tactile affiche un message d'erreur.
Activé	L'appareil limite tous les envois de télécopie et les appels sortants pour cette méthode de numérotation.
Désactivé	L'appareil ne limite pas la méthode de numérotation.



- Le réglage [Saisissez # deux fois] ne fonctionnera pas si vous utilisez un téléphone externe ou si vous appuyez sur [Crochet] avant de saisir le numéro. Il ne vous sera pas demandé de saisir à nouveau le numéro.
- Si vous avez sélectionné [Activé] ou [Saisissez # deux fois], vous ne pouvez pas utiliser la fonction de télédiffusion.

4. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Télec] > [Restriction de numérotation].
2. Appuyez sur l'une des options suivantes :
  - [Pavé numérotation]
  - [Carnet d'adr.]



Si vous combinez des numéros du carnet d'adresses lors de la numérotation, l'adresse sera reconnue comme une entrée du pavé numérique et ne sera pas limitée.


- [Raccourcis]
- [Serveur LDAP]

3. Appuyez sur l'une des options suivantes :

Option	Description
Saisissez # deux fois	L'appareil vous demande de saisir à nouveau le numéro. Si vous entrez à nouveau le même numéro correctement, l'appareil se met à composer le numéro. Si vous entrez à nouveau un numéro erroné, l'écran tactile affiche un message d'erreur.
Activé	L'appareil limite tous les envois de télécopie et les appels sortants pour cette méthode de numérotation.
Désactivé	L'appareil ne limite pas la méthode de numérotation.



- Le réglage [Saisissez # deux fois] ne fonctionnera pas si vous utilisez un téléphone externe ou si vous appuyez sur [Crochet] avant de saisir le numéro. Il ne vous sera pas demandé de saisir à nouveau le numéro.
- Si vous avez sélectionné [Activé] ou [Saisissez # deux fois], vous ne pouvez pas utiliser la fonction de télédiffusion.

4. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## Réduire le bruit d'impression

Le réglage du mode silencieux permet de réduire le bruit d'impression. Lorsqu'il est activé, la vitesse d'impression diminue.

Le réglage par défaut est [Désactivé].





- Lorsque le réglage Mode silencieux est activé,  s'affiche sur l'écran Page d'accueil.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Mode silence].
2. Appuyez sur [Activé] ou [Désactivé].
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Mode silence].
2. Appuyez sur [Activé] ou [Désactivé].
3. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)
- [Description de l'écran tactile ACL](#)
- [Manipulation du papier et problèmes d'impression](#)

## Changer la langue affichée sur l'écran ACL



Changez la langue de l'écran ACL, si nécessaire.

Cette fonction n'est pas disponible dans certains pays.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Langue locale].
2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Réglage init.] > [Langue locale].
2. Appuyez sur votre langue.
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes



- [Paramètres généraux](#)



## Modifier le réglage du clavier

Modèles associés : MFC-J5330DW

Vous pouvez choisir le type de clavier pour l'écran ACL.

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Prog. Général] > [Paramètres clavier].
2. Appuyez sur [QWERTY] ou [ABC].
3. Appuyez sur .

### Renseignements connexes

- [Paramètres généraux](#)

## Enregistrer vos réglages favoris en tant que raccourci

- [Ajouter des raccourcis](#)
- [Modifier ou supprimer des raccourcis](#)

## Ajouter des raccourcis

Vous pouvez ajouter les réglages de télécopie, de copie, de numérisation, de connexion Web et d'applications que vous utilisez le plus fréquemment en les enregistrant comme raccourcis. Vous pourrez ensuite appuyer sur le raccourci pour appliquer ces réglages, plutôt qu'en les entrant de nouveau manuellement.





Selon le modèle, certains menus de raccourcis ne sont pas disponibles.

Ces instructions expliquent comment ajouter un raccourci de copie. Les procédures d'ajout d'un raccourci de télécopie, de numérisation, de connexion Web ou d'applications sont très similaires.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Raccourcis].
2. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour afficher les écrans de raccourcis.
3. Appuyez sur  là où vous n'avez pas ajouté de raccourci.
4. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher [Copier].
5. Appuyez sur [Copier].
6. Appuyez sur [Options].
7. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier.
8. Appuyez sur ▲ ou sur ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur l'option souhaitée.



Répétez les étapes précédentes et ces étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les réglages pour ce raccourci. Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].

9. Appuyez sur [Enr. comme racc.].
10. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].
11. Entrez un nom pour le raccourci à l'aide de l'écran ACL, puis appuyez sur [OK].



Lorsque vous ajoutez les raccourcis de télécopie ou de numérisation, il vous est demandé si vous souhaitez les transformer en raccourci une pression. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Si l'écran 1, l'écran 2 ou l'écran 3 de la page d'accueil apparaît, appuyez sur  [Raccourcis].
2. Appuyez sur un onglet de [1] à [3].
3. Appuyez sur  là où vous n'avez pas ajouté de raccourci.
4. Appuyez sur [Copie].
5. Appuyez sur [Options].
6. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les réglages disponibles, puis appuyez sur le réglage à modifier.
7. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options disponibles pour le réglage, puis appuyez sur l'option souhaitée.

Répétez les étapes précédentes et ces étapes jusqu'à ce que vous ayez sélectionné tous les réglages pour ce raccourci. Lorsque vous terminez, appuyez sur [OK].

8. Appuyez sur [Enr. comme racc.].

---

9. Vérifiez et confirmez la liste des réglages que vous avez sélectionnés, puis appuyez sur [OK].

10. Entrez un nom pour le raccourci à l'aide de l'écran ACL, puis appuyez sur [OK].



Lorsque vous ajoutez les raccourcis de télécopie ou de numérisation, il vous est demandé si vous souhaitez les transformer en raccourci une pression. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

---



### **Renseignements connexes**

- [Enregistrer vos réglages favoris en tant que raccourci](#)
-

## Modifier ou supprimer des raccourcis


Vous pouvez modifier les paramètres d'un raccourci.

Vous ne pouvez pas modifier un raccourci de connexion Web ou un raccourci vers les applications. Si vous devez modifier un raccourci, supprimez-le, puis ajoutez un nouveau raccourci.

>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Raccourcis].
2. Appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour afficher le raccourci à modifier.
3. Appuyez longuement sur le raccourci à modifier.
4. Appuyez sur [Modifier].




Pour supprimer le raccourci, appuyez sur [Effacer]. Pour modifier le nom du raccourci, appuyez sur [renommer] et suivez les menus de l'écran ACL.

5. Modifiez les paramètres du raccourci que vous avez sélectionnés.
6. Lorsque vous avez terminé de modifier les paramètres, appuyez sur [Enr. comme racc.].
7. Appuyez sur [OK] pour confirmer.



Lorsque vous modifiez les raccourcis de télécopie ou de numérisation, il vous est demandé si vous souhaitez les transformer en raccourci une pression. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Si l'écran 1, l'écran 2 ou l'écran 3 de la page d'accueil apparaît, appuyez sur  [Raccourcis].
2. Appuyez sur un onglet de [1] à [3] pour afficher le raccourci que vous souhaitez modifier.
3. Appuyez longuement sur le raccourci à modifier.
4. Appuyez sur [Modifier].



Pour supprimer le raccourci, appuyez sur [Effacer]. Pour modifier le nom du raccourci, appuyez sur [renommer] et suivez les menus de l'écran ACL.

5. Modifiez les paramètres du raccourci que vous avez sélectionnés.
6. Lorsque vous avez fini de modifier les paramètres, appuyez sur [Enr. comme racc.].
7. Appuyez sur [OK] pour confirmer.



Lorsque vous modifiez les raccourcis de télécopie ou de numérisation, il vous est demandé si vous souhaitez les transformer en raccourci une pression. Suivez les instructions affichées à l'écran ACL.



### Renseignements connexes

- [Enregistrer vos réglages favoris en tant que raccourci](#)
- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)

## Imprimer des rapports

- [Rapports](#)
- [Imprimer un rapport](#)
- [Rapports des télécopies](#)
- [Problèmes de téléphone et de télécopieur](#)

## Rapports

Les rapports suivants sont disponibles :

### Envoi

L'option Envoi envoie un rapport de vérification de l'envoi pour votre dernier envoi.

### Carnet d'adresses

Le rapport Carnet d'adr. imprime la liste alphabétique des noms et des numéros enregistrés dans la mémoire du carnet d'adresses.

### Journal des télécopies

Le rapport Journal fax imprime une liste d'informations concernant les 200 dernières télécopies reçues et envoyées. (TX signifie Transmission (envoi), RX signifie Réception)



(Windows 7, Windows 8 et Windows 10)

Vous pouvez afficher et imprimer le rapport du journal des télécopies depuis votre ordinateur à l'aide du logiciel de gestion Fax Journal. Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com) pour télécharger le logiciel.

### Réglages de l'utilisateur

Le rapport Réglages de l'utilisateur imprime la liste de vos réglages actuels.

### Configuration réseau

Le rapport Configuration réseau imprime la liste de vos réglages réseau actuels.

### Rapport WLAN

Le rapport WLAN imprime le diagnostic de connectivité du réseau LAN sans fil.

### Historique des identifications de la ligne appelante

Le rapport Hist Ident app. imprime la liste des informations d'identification de l'appelant disponibles pour les 30 dernières télécopies et appels téléphoniques reçus.



### Renseignements connexes



- [Imprimer des rapports](#)

## Imprimer un rapport



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

1. Appuyez sur  [Réglages] > [Ts réglages] > [Imp. Rapports].
2. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de rapport, puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur [Oui].
4. Appuyez sur .

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

1. Appuyez sur  [Param] > [Ts réglages] > [Imp. Rapports].
2. Faites glisser le doigt vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les options de rapport, puis appuyez sur l'option souhaitée.
3. Appuyez sur [Oui].
4. Appuyez sur .



### Renseignements connexes

- [Imprimer des rapports](#)
- [Identification de l'appelant](#)



## **Tableaux des réglages et des fonctions**

- [Tableaux des réglages \(Modèles à écran tactile 2,7 po\)](#)
- [Tableaux des fonctions \(Modèles à écran tactile 2,7 po\)](#)
- [Tableaux de paramètres \(modèles à panneau tactile 3,7 po\)](#)
- [Tableaux de fonctionnalités \(modèles à panneau tactile 3,7 po\)](#)


## Tableaux des réglages (Modèles à écran tactile 2,7 po)

Modèles associés : MFC-J5330DW

Ces tableaux vous aideront à comprendre les sélections et les options du menu de votre appareil.



### [Réglages]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description	
 (Date et heure)	Date	-	Permet d'ajouter la date et l'heure à l'écran et dans l'en-tête des télécopies envoyées.	
	Heure	-		
	Type d'horloge (États-Unis et Canada seulement)	-	Permet de sélectionner le format de l'heure (12 heures ou 24 heures).	
	H avancée auto (États-Unis et Canada seulement)	-	Permet de configurer l'appareil de telle sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.	
	Fuseau horaire	-	Permet de définir votre fuseau horaire.	
Entretien	Amél qualité impression	-	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement et l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran ACL.	
	Nettoyage tête impr	-	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions à l'écran ACL.	
	Retirer retailles papier	-	Permet de retirer un morceau de papier de l'appareil en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.	
	Volume encre	-	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.	
	Modèle cartouche d'encre	-	Permet de consulter les numéros des cartouches d'encre.	
	Options de configuration d'impression	Réduire le maculage		Permet de réduire le maculage sur le papier ou les bourrages papier pendant l'impression.
		Réduire les lignes inégales		Permet de réduire les lignes irrégulières sur le papier pendant l'impression.
Papier à séchage lent			Utilisez ce réglage pour imprimer avec un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche très lentement.	
Wi-Fi	TCP/IP	-	Permet d'activer le protocole TCP/IP.	
	Assist config.	-	Permet de configurer manuellement votre serveur d'impression interne.	
	Assistant WLAN	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide du CD-ROM Brother.	
	WPS	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.	
	WPS avec code NIP	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.	
	Statut WLAN	-	Permet de voir l'état actuel du réseau sans fil.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Wi-Fi	Adresse MAC	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.
Mode silence	-	-	Permet de diminuer le bruit de l'impression.
Réglage bac	Type papier	-	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.
	Format papier	-	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.
Aperç téléc	-	-	Permet d'afficher les télécopies reçues à l'écran ACL.
Ts réglages	-	-	Permet de configurer les réglages détaillés.



[Réglages] > [Ts réglages] > [Prog. Général]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Entretien	Amél qualité impression	-	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement et l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran ACL.
	Nettoyage tête impr	-	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions à l'écran ACL.
	Retirer retailles papier	-	Permet de retirer un morceau de papier de l'appareil en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
	Volume encre	-	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.
	Modèle cartouche d'encre	-	Permet de consulter les numéros des cartouches d'encre.
	Options de configuration d'impression		Réduire le maculage
Réduire les lignes inégales			Permet de réduire les lignes irrégulières sur le papier pendant l'impression.
Papier à séchage lent			Utilisez ce réglage pour imprimer avec un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche très lentement.
Type papier	-	-	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.
Format papier	-	-	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.
Vérifier papier	-	-	Permet de vérifier le type et le format de papier lorsque vous retirez le bac de l'appareil.
Mode silence	-	-	Permet de diminuer le bruit de l'impression.
Volume	Sonnerie	-	Permet de régler le volume de la sonnerie.
	Signal sonore	-	Permet de régler le volume du signal sonore.
	Haut-parleur	-	Permet de régler le volume du haut-parleur.
Paramètres ACL	Pann. lumineux	-	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran ACL.
	Min. veilleuse	-	Permet de régler la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran ACL reste allumé après la dernière pression avec le doigt.
Param. écran	Écran num.	-	Permet de définir les réglages par défaut de l'écran de numérisation.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Paramètres avis	Alerte document	-	Affiche une alerte lorsqu'il reste un document dans la vitre du scanner.
	Résult num. (Saut page vierge)	-	Affiche le résultat de la numérisation d'une page blanche ignorée une fois l'opération terminée.
Paramètres clavier	-	-	Permet de sélectionner le type de clavier de l'écran ACL.
Mode veille	-	-	Permet de sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil doit être inactif avant de passer en mode Veille.
Arrêt auto	-	-	Sélectionnez combien de temps l'appareil doit rester en mode Veille avant de s'éteindre automatiquement. Lorsque cette fonction est désactivée, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.



[Réglages] > [Ts réglages] > [Paramètres raccourci]

Niveau 1	Niveau 2	Description
(Sélectionnez le bouton de raccourci.)	renommer	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	Permet de modifier les paramètres de raccourci.
	Effacer	Permet de supprimer le raccourci.



[Réglages] > [Ts réglages] > [Fax]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Réglage récep.	Long.Sonnerie	-	Permet de définir le nombre de sonneries que l'appareil doit attendre avant que celui-ci réponde à l'appel en mode Fax seulement ou Fax/Tél.
	Mode réponse	-	Permet de sélectionner le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.
	Durée sonnerie F/T	-	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie double en mode Fax/Tél.
	Aperçu téléc	-	Permet d'afficher les télécopies reçues à l'écran ACL.
	Récep facile	-	Permet de recevoir des télécopies automatiquement lorsque vous répondez à un appel ou entendez des tonalités de télécopieur.
	Code distance	-	Permet de répondre aux appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et d'utiliser des codes pour activer ou désactiver l'appareil. Vous pouvez personnaliser les codes.
	Auto-réduction	-	Permet de réduire la taille des télécopies entrantes.
	Récept PC FAX	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il envoie les télécopies vers votre ordinateur. Vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.
	Récept.mémoire	-	Permet de configurer l'appareil de façon à réadresser des télécopies, à appeler votre téléavertisseur ou votre téléphone cellulaire, à enregistrer des télécopies entrantes dans la mémoire (pour pouvoir les récupérer à distance) ou le service infonuagique.  Si vous sélectionnez la fonction de réadressage de télécopies ou de transfert vers le nuage, vous pouvez

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Réglage récep.			activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.
	Timbre Réc téléc	-	Permet d'imprimer l'heure et la date de réception dans le haut des télécopies reçues.
Réglage rapp	Transmission	-	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.
	Intervalle act	-	Permet de définir l'intervalle d'impression automatique du journal des télécopies. Si vous sélectionnez une option autre que Désactivé ou Toutes les 50 télécopies, vous pouvez spécifier l'intervalle souhaité pour l'option. Si vous sélectionnez Tous les 7 jours, vous pouvez définir le jour de la semaine.
Impr. Document	-	-	Permet d'imprimer les télécopies reçues qui ont été enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
Accès à dist	-	-	Permet de définir votre propre code pour la récupération à distance.
Restriction de numérotation	Clavier	-	Permet de régler l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez le pavé numérique.
	Carnet d'adr.	-	Permet de régler l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez le carnet d'adresses.
	Raccourcis	-	Réglez l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez un raccourci.
	Serveur LDAP	-	Permet de régler l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez la recherche LDAP.
Trav. en att.	-	-	Permet de vérifier les tâches enregistrées dans la mémoire de l'appareil et d'annuler des tâches sélectionnées.
Divers	Spéciale (États-Unis et Canada uniquement)	Spéciale Type sonnerie	Permet d'activer le service d'abonné à la sonnerie spéciale de l'opérateur téléphonique afin d'enregistrer votre nouveau type de sonnerie sur l'appareil.
	Code régional (États-Unis uniquement)	-	Permet de configurer votre indicatif régional à 3 chiffres uniquement si vous ne le composez pas dans votre propre zone téléphonique.



[Réglages] > [Ts réglages] > [Réseau]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
LAN câblé	TCP/IP	Méthode amorce	-	Permet de sélectionner la méthode d'amorce (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Entrez l'adresse IP.
		Masq. ss. réseau	-	Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Entrez le nom du nœud.
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
LAN câblé	TCP/IP	Serveur WINS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6. Pour utiliser le protocole IPv6, accédez au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> pour obtenir plus d'informations.
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode Ethernet.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.
WLAN	TCP/IP	Méthode amorce	-	Permet de sélectionner la méthode d'amorce (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Entrez l'adresse IP.
		Masq. ss. réseau	-	Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Entrez le nom du nœud.
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.
IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6 pour un réseau LAN sans fil. Pour utiliser le protocole IPv6, accédez au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description	
WLAN	TCP/IP			<a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> pour obtenir plus d'informations.	
	Assist config.	-	-	Permet de configurer manuellement votre serveur d'impression interne.	
	Assistant WLAN	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide du CD-ROM Brother.	
	WPS	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.	
	WPS avec code NIP	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.	
	Statut WLAN	Statut	-	-	Permet de voir l'état actuel du réseau sans fil.
		Signal	-	-	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.
		SSID	-	-	Permet d'afficher le SSID actuel.
		Mode de comm.	-	-	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.	
	Wi-Fi Direct	Bout-poussoir	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct par simple pression sur un bouton.
Code NIP		-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de WPS et d'un code NIP.	
Manuel		-	-	Permet de configurer manuellement vos paramètres réseau Wi-Fi Direct.	
Propr. groupe		-	-	Permet de configurer votre appareil en tant que propriétaire du groupe.	
Données appareil		Nom périph.	-	-	Permet de voir le nom de périphérique de votre appareil.
		SSID	-	-	Permet d'afficher le SSID du propriétaire du groupe. Si l'appareil n'est pas connecté, l'écran ACL affiche Non connecté.
		Adresse IP	-	-	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
Informations sur l'état		Statut	-	-	Permet de voir l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
<b>Wi-Fi Direct</b>	<b>Informations sur l'état</b>	<b>Signal</b>	-	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau Wi-Fi Direct.  Lorsque votre appareil fait fonction de propriétaire de groupe, l'écran ACL indique toujours un signal puissant.
	<b>Activ. interf.</b>	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
<b>Courriel/IFAX</b> (Disponible après le téléchargement du programme Internet Fax (I-Fax).)	<b>Adresse courr</b>	-	-	Permet d'entrer l'adresse électronique. (60 caractères max.)
	<b>Config serv</b>	<b>SMTP</b>	<b>Serveur</b>	Entrez le nom et l'adresse du serveur SMTP.
			<b>Port</b>	Entrez le numéro de port SMTP.
			<b>Autori pr SMTP</b>	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour la notification de courriel.
			<b>SSL/TLS</b>	Permet d'envoyer ou de recevoir un courriel par l'entremise d'un serveur de messagerie qui nécessite la communication SSL/TLS sécurisée.
			<b>Vérif certification</b>	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.
		<b>POP3/IMAP4</b>	<b>Protocole</b>	Permet de sélectionner le protocole permettant de recevoir un courriel depuis le serveur.
			<b>Serveur</b>	Entrez le nom et l'adresse du serveur.
			<b>Port</b>	Entrez le numéro de port.
			<b>Nom B. A. ltre</b>	Permet d'entrer l'adresse de boîte aux lettres. (60 caractères max.)
			<b>Mot passe b. lettres</b>	Permet de saisir le mot de passe de connexion au serveur. (32 caractères max.)
			<b>Sélect dossier</b>	Permet de sélectionner le dossier spécifié dans la boîte aux lettres en utilisant le protocole IMAP4.
			<b>SSL/TLS</b>	Permet d'envoyer ou de recevoir un courriel à partir d'un serveur de messagerie requérant une communication SSL/TLS sécurisée.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Courriel/IFAX (Disponible après le téléchargement du programme Internet Fax (I-Fax).)	Config serv	POP3/IMAP4	Vérif certification	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur.
			APOP	Permet d'activer ou de désactiver APOP.
	Config Rc cour	Réception auto	Réception auto	Permet de vérifier automatiquement si le serveur a reçu de nouveaux messages.
			Periode RC	Permet de définir l'intervalle de vérification des nouveaux messages sur le serveur.
		En-tête	-	Permet de sélectionner le contenu de l'en-tête de courriel à imprimer.
		Eff/Lire courriel erreur	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il supprime automatiquement les courriers d'erreur.
		Avis	-	Permet de recevoir des messages de notification.
	Config TX cour	Sujet émetteur	-	Permet d'afficher le sujet.
		Limite taille	Limite taille	Permet de limiter la taille des documents envoyés par courriel.
			Taille maximale (Mo)	
	Avis	-	Permet d'envoyer des messages de notification.	
	Config. Relai	Diffusion relais	-	Permet de réacheminer un document vers un autre télécopieur.
		Domaine relai	-	Permet d'enregistrer le nom de domaine.
		Rapport Relais	-	Permet d'imprimer le rapport de diffusion par réacheminement.
	Réception manuelle	-	-	Permet de vérifier manuellement si de nouveaux messages sont arrivés sur le serveur POP3 ou IMAP4.
Message de Brother	Message de Brother	-	-	Permet d'afficher des messages et notifications de Brother.
	État	-	-	
Param connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	-	Permet de modifier les paramètres de connexion Web.
		Adresse	-	
		Port	-	
		Nom utilisateur	-	
		Mot de passe	-	
I/F Réseau	-	-	-	Permet de sélectionner le type de connexion réseau.
Réinit. réseau	-	-	-	Permet de rétablir tous les paramètres réseau par défaut.



## [Réglages] &gt; [Ts réglages] &gt; [Imp. Rapports]

Niveau 1	Description
Transmission	Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi à l'issue de chaque télécopie envoyée.
Carnet d'adr.	Permet d'imprimer une liste des noms et des numéros mémorisés dans le carnet d'adresses.
Journal fax	Permet d'imprimer une liste présentant les informations des 200 dernières télécopies reçues et envoyées. (TX signifie transmission (envoi). RX signifie réception.)
Réglages util	Permet d'imprimer la liste de vos réglages.
Configuration réseau	Permet d'imprimer la liste de vos paramètres réseau.
Rapport WLAN	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.
Hist Ident app.	Permet d'imprimer la liste des informations d'identification de l'appelant disponibles pour les 30 derniers appels de télécopieur et de téléphone reçus.



## [Réglages] &gt; [Ts réglages] &gt; [Info. machine]

Niveau 1	Niveau 2	Description
No. série	-	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
V. micrologiciel	Version Main	Permet de vérifier la version du micrologiciel de votre appareil.
Mise jour micrologiciel	-	Permet de mettre le microprogramme de l'appareil à jour.
Vérif auto micrologiciel	-	Permet d'afficher les informations sur l'écran Page d'accueil.



## [Réglages] &gt; [Ts réglages] &gt; [Réglage init.]

Niveau 1	Niveau 2	Description
Date et heure	Date	Permet d'ajouter la date et l'heure à l'écran et dans l'en-tête des télécopies envoyées.
	Heure	
	Type d'horloge (États-Unis et Canada seulement)	Permet de sélectionner le format de l'heure (12 heures ou 24 heures).
	H avancée auto (États-Unis et Canada seulement)	Permet de configurer l'appareil de telle sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.
Id station	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
	Fax Nom	Permet de saisir votre nom et numéro de télécopieur pour les imprimer sur chaque page télécopiée.
Tonal/Impuls. (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	Permet de sélectionner le mode de numérotation.
Recomp. Auto télécopie	-	Permet de configurer l'appareil de manière à ce qu'il recompose le dernier numéro de télécopieur si la télécopie n'est pas passée parce que la ligne était occupée.
Tonalité	-	Permet de raccourcir la pause de détection de tonalité.
Préfixe de numérotation	-	Permet de définir un numéro de préfixe à ajouter systématiquement devant le numéro de télécopieur à chaque numérotation.

Niveau 1	Niveau 2	Description
<b>Compatibilité</b>	-	Permet d'ajuster l'égalisation pour les problèmes de transmission. Les fournisseurs de service VoIP utilisent différentes normes pour assurer la prise en charge de la télécopie. Si vous rencontrez régulièrement des erreurs de transmission de télécopie, sélectionnez De base (pour VoIP).
<b>Réinitialiser</b>	<b>Réinit. appareil</b>	Permet de réinitialiser tous les réglages de votre appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure ainsi que la longueur de sonnerie.
	<b>Réseau</b>	Permet de rétablir tous les paramètres réseau par défaut.
	<b>Carnet adresses et télécopie</b>	Permet d'effacer tous les numéros de téléphone et les réglages de télécopie mémorisés.
	<b>Ts réglages</b>	Permet de rétablir tous les réglages d'origine de l'appareil.
<b>Langue locale</b> (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	Permet de modifier la langue de l'écran ACL.



### Renseignements connexes


- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)


## Tableaux des fonctions (Modèles à écran tactile 2,7 po)

Modèles associés : MFC-J5330DW



[Fax] (Lorsque [Aperçu téléc] est [Désactivé])


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Recomp (Pause)	-	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Lorsque vous saisissez un numéro de télécopieur ou de téléphone sur le panneau de commande tactile, la fonction de renumérotation passe sur Pause sur l'écran ACL. Appuyez sur Pause lorsque vous avez besoin d'une pause lors de la composition de numéros, par exemple des codes d'accès ou des numéros de carte de crédit. Vous pouvez également enregistrer une pause lors de la configuration d'adresses.
Carnet d'adresses	 (Rechercher :)	-	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.
		Détail (Ceci s'affiche uniquement lorsque la recherche LDAP est activée.)	Permet d'afficher des informations détaillées sur l'adresse sélectionnée.
	Modifier	-	Permet de mémoriser des numéros de carnet d'adresses, de configurer des numéros de groupe pour la diffusion, et de modifier et supprimer les numéros de carnet d'adresses.
	-	Appliquer	Permet de lancer l'envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses.
Historique appels	Recomp	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé.
	Appel sortant	Appliquer	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
		Modifier	
	Hist Ident app.	Appliquer	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
Modifier			
Options	Résolut téléc	-	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes.
	Contraste	-	Permet d'ajuster le contraste.
	Taille vitre scanner	-	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.
	Télédiffusion	Ajouter numéro	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur.
	Aperçu	-	Permet de visualiser une télécopie avant de l'envoyer.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Options	Param. couleur	-	Permet de configurer si les télécopies sont envoyées en noir et blanc ou en couleur.
	Envoi différé	Envoi différé	Permet de régler l'heure à laquelle les télécopies différées doivent être envoyées.
		Entr. heure	
	Transm lot	-	Permet de combiner les télécopies différées destinées au même numéro et prévues à la même heure en un seul envoi.
	TX Immédiat	-	Permet d'envoyer une télécopie sans utiliser la mémoire.
	Mode Outre-mer	-	Réglez l'option sur Activé si vous avez des difficultés à envoyer des télécopies à l'étranger.
	Historique des appels	Recomp	Permet de recomposer le dernier numéro appelé.
		Appel sortant	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
		Hist Ident app.	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
Carnet d'adr.	 (Rechercher :)	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.	
	Modifier	Permet de mémoriser des numéros de carnet d'adresses, de configurer des numéros de groupe pour la diffusion, et de modifier et supprimer les numéros de carnet d'adresses.	
Fix nv param déf	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.	
Réinitial. usine	-	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.	
Enr. comme racc.	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.




### [Fax] (Lorsque [Aperç téléc] est [Activé])

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Envoi de télécopies	Recomp (Pause)	-	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé. Lorsque vous saisissez un numéro de télécopieur ou de téléphone sur le panneau de commande tactile, la fonction de renumérotation passe sur Pause sur l'écran ACL. Appuyez sur Pause lorsque vous avez besoin d'une pause lors de la composition de numéros, par exemple des codes d'accès ou des numéros de carte de crédit. Vous pouvez également enregistrer une pause lors de la configuration d'adresses.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description	
Envoi de télécopies	Carnet d'adresses	 (Rechercher :)	-	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.	
			Détail (Ceci s'affiche uniquement lorsque la recherche LDAP est activée.)	Permet d'afficher des informations détaillées sur l'adresse sélectionnée.	
		Modifier	-	Permet de mémoriser des numéros de carnet d'adresses, de configurer des numéros de groupe pour la diffusion, et de modifier et supprimer les numéros de carnet d'adresses.	
		-	Appliquer	Permet de lancer l'envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses.	
	Historique appels	Recomp	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé.	
		Appel sortant	Appliquer	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.	
			Modifier		
	Hist Ident app.	Appliquer	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.		
		Modifier			
	Options	Résolut téléc	-	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes.	
		Contraste	-	Permet d'ajuster le contraste.	
		Taille vitre scanner	-	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.	
		Télédiffusion	Ajouter numéro	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur.	
		Aperçu	-	Permet de visualiser une télécopie avant de l'envoyer.	
		Param. couleur	-	Permet de configurer si les télécopies sont envoyées en noir et blanc ou en couleur.	
		Envoi différé	Envoi différé	Entr. heure	Permet de régler l'heure à laquelle les télécopies différées doivent être envoyées.
Transm lot	-	Permet de combiner les télécopies différées destinées au même numéro et prévues à la même heure en un seul envoi.			

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Envoi de télécopies	Options	TX Immédiat	-	Permet d'envoyer une télécopie sans utiliser la mémoire.
		Mode Outre-mer	-	Réglez l'option sur Activé si vous avez des difficultés à envoyer des télécopies à l'étranger.
		Historique des appels	Recomp	Permet de recomposer le dernier numéro appelé.
			Appel sortant	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
			Hist Ident app.	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
		Carnet d'adr.	 (Rechercher :)	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.
			Modifier	Permet de mémoriser des numéros de carnet d'adresses, de configurer des numéros de groupe pour la diffusion, et de modifier et supprimer les numéros de carnet d'adresses.
	Fix nv param déf	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.	
Réinitial. usine	-	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.		
Enr. comme racc.	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
Télécopies reçues	Impr/Suppr	Imprimer tout (Nouvelles télécopies)	-	Permet d'imprimer les nouvelles télécopies reçues.
		Imprimer tout (Anciennes télécopies)	-	Permet d'imprimer les anciennes télécopies reçues.
		Supprimer tout (nouveaux fax)	-	Permet de supprimer les nouvelles télécopies reçues.
		Supp tout (anciens fax)	-	Permet de supprimer les anciennes télécopies reçues.
Carnet d'adresses	 (Rechercher :)	-	-	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Carnet d'adresses	 (Rechercher :)	Détail (Ceci s'affiche uniquement lorsque la recherche LDAP est activée.)	-	Permet d'afficher des informations détaillées sur l'adresse sélectionnée.
	Modifier	-	-	Permet de mémoriser des numéros de carnet d'adresses, de configurer des numéros de groupe pour la diffusion, et de modifier et supprimer les numéros de carnet d'adresses.
	-	Appliquer	-	Permet de lancer l'envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses.
Historique appels	Recomp	-	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé.
	Appel sortant	Appliquer	-	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
		Modifier	-	
	Hist Ident app.	Appliquer	-	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
		Modifier	-	



[Copier]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description	
Enr. comme racc.	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.	
Options	Qualité	-	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.	
	Type papier	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac.	
	Format papier	-	Permet de sélectionner le format de papier qui correspond au papier dans le bac.	
	Agrandir/ Réduire	100%	-	-
		Agrandir	-	Sélectionnez un taux d'agrandissement pour la copie suivante.
		Réduire	-	Sélectionnez un taux de réduction pour la copie suivante.
		Ajuster à la page	-	Permet d'ajuster le format de copie en fonction du format de papier défini.
		Person (25-400%)	-	Entrez un taux d'agrandissement ou de réduction.
	Densité	-	Permet d'ajuster la densité.	
Empiler/Trier	-	Sélectionnez cette option pour empiler ou trier les copies en plusieurs exemplaires.		
Visualis page	-	Permet d'effectuer des copies de type N en 1, 2 en 1 (ID) ou Affiche.		



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Options	Copie rv	-	Permet de désactiver ou d'activer la copie recto verso et de sélectionner la rotation sur le bord long ou sur le bord court.
	Paramètres avancés	-	Sélectionnez des paramètres de copie avancés.
	Fix nv param déf	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
	Réinitial. usine	-	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.



## [Balayage]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description	
vers support (Quand une clé USB est introduite)	Autres actions Num vers	-	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur une clé USB sans utiliser d'ordinateur.	
	Options	-	-		
	Enr. comme racc.	-	-		
vers ordinateur	vers fichier	Autres actions Num vers	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.	
		(Sélectionner USB ou PC)	Options Enr. comme racc.		
	vers ROC	Autres actions Num vers	-	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte éditable.	
		(Sélectionner USB ou PC)	Options Enr. comme racc.		
	vers image	Autres actions Num vers	-	Permet de numériser des photos ou des graphiques dans votre application graphique.	
		(Sélectionner USB ou PC)	Options Enr. comme racc.		
	vers courriel	Autres actions Num vers	-	Permet d'envoyer un document numérisé sous forme de pièce jointe de courriel.	
		(Sélectionner USB ou PC)	Options Enr. comme racc.		
	vers serv courr (Disponible après le téléchargement du programme Internet Fax (I-Fax).)	Autres actions Num vers	-	-	Permet d'envoyer les données numérisées à un serveur de messagerie en autorisant votre appareil à communiquer avec votre réseau et votre serveur de messagerie.
		Carnet d'adresses	Suivant	Destinations	
		Manuel		Enr. comme racc.	
				Options	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
vers FTP	Autres actions Num vers	-	-	Permet de numériser des documents directement vers un serveur FTP.
	(Sélectionner le nom du profil)	Options	-	
vers réseau	Autres actions Num vers	-	-	Permet de numériser des documents directement vers un serveur CIFS de votre réseau local.
	(Sélectionner le nom du profil)	Options	-	
vers Web	-	-	-	Permet de télécharger des données numérisées vers un service Internet.
Num WS (Apparaît quand vous installez un scanner Web Services, qui s'affichera sur l'explorateur de réseau de votre ordinateur.)	Autres actions Num vers	-	-	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Web Services.
	Balayage	-	-	
	Num. pr courriel	-	-	
	Num. pr télécopie	-	-	
	Num. pr impression	-	-	



### [Web]

Niveau 1	Description
Web	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



### [Applis]

Niveau 1	Description
Applis	Permet de connecter l'appareil Brother au service d'applis Brother.



### [USB]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Impression JPEG	Sélectionner des fichiers	OK	Param impr	Ajustez vos photos sur la base de ces options.
		Impr tt	-	Permet d'imprimer toutes les photos qui se trouvent sur votre clé USB.
	Impr de l'index	Imp feuille index	Param impr	Permet d'imprimer une page de miniatures.
		Imprimer photos	Param impr	Permet d'imprimer des photos en choisissant les numéros d'index.
Numériser vers support	-	-	-	Permet de numériser des documents vers une clé USB.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Web	-	-	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



### [Raccour. cop LGR]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Regist. 2en1 Lettre ⇒ Regist Lettre + Note(H) Lettre + Note(P) Lttre + quad Lettre + Vierge Lettre Centre	Options	Qualité	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.
		Type papier	Permet d'afficher le type de papier disponible.
		Format papier	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.
		Densité	Permet d'ajuster la densité.



### [Raccourcis]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description	
Ajouter raccourci	Copier	-	Permet de modifier les paramètres dans les options de copie.	
	Fax	-	Permet de modifier les paramètres dans les options de télécopie.	
	Balayage	vers ordinateur (fichier)		Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
		vers ordinateur (ROC)		Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte éditable.
		vers ordinateur (image)		Permet de numériser des photos ou des graphiques dans votre application graphique.
		vers ordinateur (courriel)		Permet d'envoyer un document numérisé sous forme de pièce jointe de courriel.
		vers support		Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur une clé USB sans utiliser d'ordinateur.
		vers serv courr (Disponible après le téléchargement du programme Internet Fax (I-Fax).)		Permet de numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre serveur de messagerie.
		vers réseau		Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
	vers FTP		Permet d'envoyer des données numérisées par FTP.	
Web	-		Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.	
Applis	-		Permet de connecter l'appareil Brother au service d'applis Brother.	
Cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur chaque icône de	renommer	-	Permet de modifier le nom du raccourci.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
raccourci pendant 2 secondes.	<b>Modifier</b>	-	Permet de modifier les paramètres de raccourci.
	<b>Effacer</b>	-	Permet de supprimer le raccourci.
Modif/Suppr	(Sélectionnez le bouton de raccourci.)	<b>renommer</b>	Permet de modifier le nom du raccourci.
		<b>Modifier</b>	Permet de modifier les paramètres de raccourci.
		<b>Effacer</b>	Permet de supprimer le raccourci.



## [Encre]

Niveau 1	Niveau 2	Description
Volume encre	-	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.
Modèle cartouche d'encre	-	Permet de consulter les numéros des cartouches d'encre.
Améliorer la qualité d'impression	-	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement et l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran ACL.
Nettoyage tête impr	-	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions à l'écran ACL.
Retirer retailles papier	-	Permet de retirer un morceau de papier de l'appareil en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
Options de configuration d'impression	<b>Réduire le maculage</b>	Permet de réduire le maculage sur le papier ou les bourrages papier pendant l'impression.
	<b>Réduire les lignes inégales</b>	Permet de réduire les lignes irrégulières sur le papier pendant l'impression.
	<b>Papier à séchage lent</b>	Utilisez ce réglage pour imprimer avec un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche très lentement.



## (Configuration Wi-Fi)

Niveau 1	Description
<b>Assist config.</b>	Permet de configurer manuellement votre serveur d'impression interne.
<b>Assistant WLAN</b>	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide du CD-ROM Brother.
<b>WPS</b>	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.

## Lorsque vous avez inséré une clé USB dans la fente USB

Niveau 1	Description
<b>Impression JPEG</b>	Permet de sélectionner le menu Photo.
<b>Numériser vers support</b>	Permet de numériser des documents vers une clé USB.
<b>Web</b>	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



## Renseignements connexes


- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)
- [Remarque importante](#)

## Tableaux de paramètres (modèles à panneau tactile 3,7 po)

Modèles associés : MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Les tableaux des réglages vous aident à comprendre la sélection des menus et les options de programmation proposées par votre appareil.




Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description	
 (Date et heure)	Date	-	Permet d'ajouter la date et l'heure à l'écran et dans l'en-tête des télécopies envoyées.	
	Heure	-		
	Type d'horloge (États-Unis et Canada seulement)	-	Permet de sélectionner le format de l'heure (12 heures ou 24 heures).	
	Lum jour auto (États-Unis et Canada seulement)	-	Permet de configurer l'appareil de telle sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.	
	Fuseau horaire	-	Permet de définir votre fuseau horaire.	
Entretien	Amél qualité impression	-	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement et l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran ACL.	
	Nettoyage tête impr	-	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions à l'écran ACL.	
	Retirer retailles papier	-	Permet de retirer un morceau de papier de l'appareil en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.	
	Volume encre	-	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.	
	Modèle cartouche d'encre	-	Permet de consulter les numéros des cartouches d'encre.	
	Options de configuration d'impression	Réduire le maculage	-	Permet de réduire le maculage sur le papier ou les bourrages papier pendant l'impression.
		Réduire les lignes inégales	-	Permet de réduire les lignes irrégulières sur le papier pendant l'impression.
Papier à séchage lent		-	Utilisez ce réglage pour imprimer avec un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche très lentement.	
Wi-Fi	TCP/IP	-	Permet d'activer le protocole TCP/IP.	
	Assist config.	-	Permet de configurer manuellement votre serveur d'impression interne.	
	Assistant WLAN	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide du CD-ROM Brother.	
	WPS	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.	
	WPS avec code NIP	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.	
	Statut WLAN	-	Permet de voir l'état actuel du réseau sans fil.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Wi-Fi	Adresse MAC	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.
Mode silence	-	-	Permet de diminuer le bruit de l'impression.
Param. Plateau	Bac #1	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier 1.
		Format papier	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier 1.
	Bac #2 (MFC-J5930DW)	Format papier	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier 2.
	Bac MU	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac MU.
Format papier		Permet de configurer le format de papier dans le bac MU.	
Aperçu Télécop	-	-	Permet d'afficher les télécopies reçues à l'écran ACL.
Ts réglages	-	-	Permet de configurer les réglages détaillés.



[Param] > [Ts réglages] > [Prog. Général]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Entretien	Amél qualité impression	-	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement et l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran ACL.
	Nettoyage tête impr	-	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions à l'écran ACL.
	Retirer retailles papier	-	Permet de retirer un morceau de papier de l'appareil en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
	Volume encre	-	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.
	Modèle cartouche d'encre	-	Permet de consulter les numéros des cartouches d'encre.
	Options de configuration d'impression		Réduire le maculage
Réduire les lignes inégales			Permet de réduire les lignes irrégulières sur le papier pendant l'impression.
Papier à séchage lent			Utilisez ce réglage pour imprimer avec un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche très lentement.
Réglage bac	Bac #1	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier 1.
		Format papier	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier 1.
	Bac #2 (MFC-J5930DW)	Format papier	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier 2.
	Bac MU	Type papier	Permet de configurer le type de papier dans le bac MU.
		Format papier	Permet de configurer le format de papier dans le bac MU.
	Réglage bac : copie	Usage bac	Sélectionnez le bac à utiliser pour la copie.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Réglage bac	Réglage bac : copie	Priorité bac	Permet de modifier la priorité des bacs pour la copie.
	Réglage bac : fax	Usage bac	Sélectionnez le bac à utiliser pour la télécopie.
		Priorité bac	Permet de modifier la priorité des bacs pour la télécopie.
	Réglage bac : impr	Priorité bac	Permet de modifier la priorité des bacs pour l'impression depuis votre ordinateur.
	Réglage bac : impress JPEG (supp)	Usage bac	Sélectionnez le bac à utiliser pour l'impression de photos à partir d'une clé USB.
		Priorité bac	Modifiez la priorité des bacs pour l'impression photo à partir d'une clé USB.
	Avis papier bas (MFC-J5930DW)	-	Permet d'afficher un message vous indiquant que le bac à papier est presque vide.
Vérifier papier	-	Permet de vérifier le type et le format de papier lorsque vous retirez le bac de l'appareil ou que vous chargez du papier dans le bac MU.	
Mode silence	-	-	Permet de diminuer le bruit de l'impression.
Volume	Sonnerie	-	Permet de régler le volume de la sonnerie.
	Signal sonore	-	Permet de régler le volume du signal sonore.
	Haut-parleur	-	Permet de régler le volume du haut-parleur.
Paramètres ACL	Pann. lumineux	-	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran ACL.
	Min. veilleuse	-	Permet de régler la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran ACL reste allumé après la dernière pression avec le doigt.
Param. écran	Écran d'accueil	-	Permet de configurer l'écran qui s'affiche lorsque vous appuyez sur  (Page d'accueil).
	Copie d'écran	-	Permet de définir les réglages par défaut de l'écran de copie.
	Écran num.	-	Permet de définir les réglages par défaut de l'écran de numérisation.
Paramètres avis	Alerte document	-	Affiche une alerte lorsqu'il reste un document dans la vitre du scanner.
	Résult num. (Saut page vierge)	-	Affiche le résultat de la numérisation d'une page blanche ignorée une fois l'opération terminée.
Mode veille	-	-	Permet de sélectionner la durée pendant laquelle l'appareil doit être inactif avant de passer en mode Veille.
Arrêt auto	-	-	Sélectionnez combien de temps l'appareil doit rester en mode Veille avant de s'éteindre automatiquement. Lorsque cette fonction est désactivée, l'appareil ne s'éteint pas automatiquement.



[Param] > [Ts réglages] > [Paramètres raccourci]

Niveau 1	Niveau 2	Description
(Sélectionnez le bouton de raccourci.)	renommer	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	Permet de modifier les paramètres de raccourci.
	Effacer	Permet de supprimer le raccourci.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Réglage récep.	Long.Sonnerie	-	Permet de définir le nombre de sonneries que l'appareil doit attendre avant que celui-ci réponde à l'appel en mode Fax seulement ou Fax/Tél.
	Mode Réception	-	Permet de sélectionner le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.
	Durée sonnerie F/T	-	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie double en mode Fax/Tél.
	Aperçu Télécop	-	Permet d'afficher les télécopies reçues à l'écran ACL.
	Récep facile	-	Permet de recevoir des télécopies automatiquement lorsque vous répondez à un appel ou entendez des tonalités de télécopieur.
	Code distance	-	Permet de répondre aux appels sur un téléphone supplémentaire ou externe et d'utiliser des codes pour activer ou désactiver l'appareil. Vous pouvez personnaliser les codes.
	Auto-réduction	-	Permet de réduire la taille des télécopies entrantes.
	Récept PC FAX	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il envoie les télécopies vers votre ordinateur. Vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.
	Récept.mémoire	-	Permet de configurer l'appareil de façon à réadresser des télécopies, à appeler votre téléavertisseur ou votre téléphone cellulaire, à enregistrer des télécopies entrantes dans la mémoire (pour pouvoir les récupérer à distance) ou le service infonuagique.  Si vous sélectionnez la fonction de réadressage de télécopies ou de transfert vers le nuage, vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.
Horodatage tél	-	Permet d'imprimer l'heure et la date de réception dans le haut des télécopies reçues.	
Réglage rapp	Transmission	-	Permet de sélectionner la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.
	Intervalle act	-	Permet de définir l'intervalle d'impression automatique du journal des télécopies.  Si vous sélectionnez une option autre que Désactivé ou Toutes les 50 télécopies, vous pouvez spécifier l'intervalle souhaité pour l'option.  Si vous sélectionnez Tous les 7 jours, vous pouvez définir le jour de la semaine.
Impr. Document	-	-	Permet d'imprimer les télécopies reçues qui ont été enregistrées dans la mémoire de l'appareil.
Accès à dist	-	-	Permet de définir votre propre code pour la récupération à distance.
Restriction de numérotation	Pavé numérotation	-	Permet de régler l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez le pavé numérique.
	Carnet d'adr.	-	Permet de régler l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez le carnet d'adresses.
	Raccourcis	-	Réglez l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez un raccourci.



Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Restriction de numérotation	Serveur LDAP	-	Permet de régler l'appareil de manière à limiter la numérotation lorsque vous utilisez la recherche LDAP.
Trav. en att.	-	-	Permet de vérifier les tâches enregistrées dans la mémoire de l'appareil et d'annuler des tâches sélectionnées.
Divers	Spéciale (États-Unis et Canada uniquement)	Spéciale Type de sonnerie	Permet d'activer le service d'abonné à la sonnerie spéciale de l'opérateur téléphonique afin d'enregistrer votre nouveau type de sonnerie sur l'appareil.
	Code régional (États-Unis uniquement)	-	Permet de configurer votre indicatif régional à 3 chiffres uniquement si vous ne le composez pas dans votre propre zone téléphonique.



[Param] > [Ts réglages] > [Imp.]

(MFC-J5930DW)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Émulation	-	-	Permet de sélectionner le mode d'émulation.
Recto-verso	Impr recto verso	-	Permet d'activer ou de désactiver l'impression recto verso et de choisir le bord long ou le bord court.
Commande bac HP	-	-	Permet de sélectionner la version adéquate de l'émulation HP LaserJet.
Réinitialiser l'imprimante	-	-	Permet de rétablir les réglages d'impression par défaut.



[Param] > [Ts réglages] > [Réseau]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
LAN câblé	TCP/IP	Méthode amorce	-	Permet de sélectionner la méthode d'amorce (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Entrez l'adresse IP.
		Masq. ss. réseau	-	Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Entrez le nom du nœud.
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
LAN câblé	TCP/IP	IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6. Pour utiliser le protocole IPv6, accédez au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> pour obtenir plus d'informations.
	Ethernet	-	-	Permet de sélectionner le mode Ethernet.
	État câblé	-	-	Permet de voir l'état actuel du réseau câblé.
	Adresse MAC	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.
WLAN	TCP/IP	Méthode amorce	-	Permet de sélectionner la méthode d'amorce (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.
		Adresse IP	-	Entrez l'adresse IP.
		Masq. ss. réseau	-	Entrez le masque de sous-réseau.
		Passerelle	-	Entrez l'adresse de la passerelle.
		Nom du nœud	-	Entrez le nom du nœud.
		Configuration WINS	-	Permet de sélectionner le mode de configuration WINS.
		Serveur WINS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.
		Serveur DNS	-	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.
		APIPA	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il attribue automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.
		IPv6	-	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6 pour un réseau LAN sans fil. Pour utiliser le protocole IPv6, accédez au Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a> pour obtenir plus d'informations.
	Assist config.	-	-	Permet de configurer manuellement votre serveur d'impression interne.
Assistant WLAN	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide du CD-ROM Brother.	
WPS	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description	
<b>WLAN</b>				sans fil par simple pression sur un bouton.	
	<b>WPS avec code NIP</b>	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.	
	<b>Statut WLAN</b>	<b>Statut</b>	-	-	Permet de voir l'état actuel du réseau sans fil.
		<b>Signal</b>	-	-	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.
		<b>SSID</b>	-	-	Permet d'afficher le SSID actuel.
		<b>Mode de comm.</b>	-	-	Permet d'afficher le mode de communication actuel.
<b>Adresse MAC</b>	-	-	Permet d'afficher l'adresse MAC de l'appareil.		
<b>Wi-Fi Direct</b>	<b>Bout-poussoir</b>	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct par simple pression sur un bouton.	
	<b>Code NIP</b>	-	-	Permet de configurer les paramètres de votre réseau Wi-Fi Direct à l'aide de WPS et d'un code NIP.	
	<b>Manuel</b>	-	-	Permet de configurer manuellement vos paramètres réseau Wi-Fi Direct.	
	<b>Propri. groupe</b>	-	-	Permet de configurer votre appareil en tant que propriétaire du groupe.	
	<b>Données appareil</b>	<b>Nom périph.</b>	-	-	Permet de voir le nom de périphérique de votre appareil.
		<b>SSID</b>	-	-	Permet d'afficher le SSID du propriétaire du groupe. Si l'appareil n'est pas connecté, l'écran ACL affiche Non connecté.
		<b>Adresse IP</b>	-	-	Permet d'afficher l'adresse IP actuelle de votre appareil.
	<b>Informations sur l'état</b>	<b>Statut</b>	-	-	Permet de voir l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct.
		<b>Signal</b>	-	-	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau Wi-Fi Direct.  Lorsque votre appareil fait fonction de propriétaire de groupe, l'écran ACL indique toujours un signal puissant.
	<b>Activ. interf.</b>	-	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct.
<b>NFC (MFC-J5930DW)</b>	-	-	-	Permet d'activer ou de désactiver la fonction NFC.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description	
<b>Courriel/IFAX</b> (Disponible après le téléchargement du programme Internet Fax (I-Fax).)	<b>Adresse courr</b>	-	-	Permet d'entrer l'adresse électronique. (60 caractères max.)	
	<b>Config. serv.</b>	<b>SMTP</b>	<b>Serveur</b>	Entrez le nom et l'adresse du serveur SMTP.	
			<b>Port</b>	Entrez le numéro de port SMTP.	
			<b>Autori pr SMTP</b>	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour la notification de courriel.	
			<b>SSL/TLS</b>	Permet d'envoyer ou de recevoir un courriel par l'entremise d'un serveur de messagerie qui nécessite la communication SSL/TLS sécurisée.	
			<b>Vérifier certification</b>	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur SMTP.	
		<b>POP3/IMAP4</b>	<b>Protocole</b>	Permet de sélectionner le protocole permettant de recevoir un courriel depuis le serveur.	
			<b>Serveur</b>	Entrez le nom et l'adresse du serveur.	
			<b>Port</b>	Entrez le numéro de port.	
			<b>Nom B. A. ltre</b>	Permet d'entrer l'adresse de boîte aux lettres. (60 caractères max.)	
			<b>Mot passe b. lettres</b>	Permet de saisir le mot de passe de connexion au serveur. (32 caractères max.)	
			<b>Sélect dossier</b>	Permet de sélectionner le dossier spécifié dans la boîte aux lettres en utilisant le protocole IMAP4.	
			<b>SSL/TLS</b>	Permet d'envoyer ou de recevoir un courriel à partir d'un serveur de messagerie requérant une communication SSL/TLS sécurisée.	
			<b>Vérifier certification</b>	Permet de vérifier automatiquement le certificat du serveur.	
			<b>APOP</b>	Permet d'activer ou de désactiver APOP.	
		<b>Config Rc cour</b>	<b>Réception auto</b>	<b>Réception auto</b>	Permet de vérifier automatiquement si le serveur a reçu de nouveaux messages.
				<b>Periode RC</b>	Permet de régler l'intervalle d'interrogation du serveur pour

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Courriel/IFAX (Disponible après le téléchargement du programme Internet Fax (I-Fax).)	Config Rc cour	Réception auto		déterminer la présence de nouveaux messages.
		En-tête	-	Permet de sélectionner le contenu de l'en-tête de courriel à imprimer.
		Eff/Lire courriel d'erreur	-	Permet de configurer l'appareil pour qu'il supprime automatiquement les courriers d'erreur.
		Avis	-	Permet de recevoir des messages de notification.
	Config TX cour	Sujet émetteur	-	Permet d'afficher le sujet.
		Limite taille	Limite taille	Permet de limiter la taille des documents envoyés par courriel.
			Taille maximale (Mo)	
	Avis	-	Permet d'envoyer des messages de notification.	
	Config.Relai	Diffusion relais	-	Permet de réacheminer un document vers un autre télécopieur.
		Domaine relai	-	Permet d'enregistrer le nom de domaine.
		Rapport Relais	-	Permet d'imprimer le rapport de diffusion par réacheminement.
	Réception manuelle	-	-	Permet de vérifier manuellement si de nouveaux messages sont arrivés sur le serveur POP3 ou IMAP4.
	Message de Brother	Message de Brother	-	-
État		-	-	
Param connexion Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	-	Permet de modifier les paramètres de connexion Web.
		Adresse	-	
		Port	-	
		Nom utilisateur	-	
		Mot de passe	-	
I/F Réseau	-	-	-	Permet de sélectionner le type de connexion réseau.
Réinit. réseau	-	-	-	Permet de rétablir tous les paramètres réseau par défaut.



[Param] > [Ts réglages] > [Imp. Rapports]

Niveau 1	Description
Transmission	Permet d'imprimer un rapport de vérification de l'envoi à l'issue de chaque télécopie envoyée.
Carnet d'adr.	Permet d'imprimer une liste des noms et des numéros mémorisés dans le carnet d'adresses.

Niveau 1	Description
Journal fax	Permet d'imprimer une liste présentant les informations des 200 dernières télécopies reçues et envoyées. (TX signifie transmission (envoi). RX signifie réception.)
Réglages util	Permet d'imprimer la liste de vos réglages.
Configuration réseau	Permet d'imprimer la liste de vos paramètres réseau.
Rapport WLAN	Permet d'imprimer les résultats de la connexion LAN sans fil.
Hist Ident app.	Permet d'imprimer la liste des informations d'identification de l'appelant disponibles pour les 30 derniers appels de télécopieur et de téléphone reçus.



[Param] > [Ts réglages] > [Info. machine]

Niveau 1	Niveau 2	Description
No. série	-	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.
V. micrologiciel	Version Main	Permet de vérifier la version du micrologiciel de votre appareil.
Mise à jour micrologiciel	-	Permet de mettre le microprogramme de l'appareil à jour.
Vérif auto micrologiciel	-	Permet d'afficher les informations sur l'écran Page d'accueil.



[Param] > [Ts réglages] > [Réglage init.]

Niveau 1	Niveau 2	Description
Date et heure	Date	Permet d'ajouter la date et l'heure à l'écran et dans l'en-tête des télécopies envoyées.
	Heure	
	Type d'horloge (États-Unis et Canada seulement)	Permet de sélectionner le format de l'heure (12 heures ou 24 heures).
	Lum jour auto (États-Unis et Canada seulement)	Permet de configurer l'appareil de telle sorte qu'il passe automatiquement à l'heure d'été.
	Fuseau horaire	Permet de définir votre fuseau horaire.
Id station	Fax	Permet de saisir votre nom et numéro de télécopieur pour les imprimer sur chaque page télécopiée.
	Nom	
Tonal/Impuls. (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	Permet de sélectionner le mode de numérotation.
Recomp. auto télécopie	-	Permet de configurer l'appareil de manière à ce qu'il recompose le dernier numéro de télécopieur si la télécopie n'est pas passée parce que la ligne était occupée.
Tonalité	-	Permet de raccourcir la pause de détection de tonalité.
Préfixe de numérotation	-	Permet de définir un numéro de préfixe à ajouter systématiquement devant le numéro de télécopieur à chaque numérotation.
Compatibilité	-	Permet d'ajuster l'égalisation pour les problèmes de transmission. Les fournisseurs de service VoIP utilisent différentes normes pour assurer la prise en charge de la télécopie. Si vous rencontrez régulièrement des erreurs de transmission de télécopie, sélectionnez De base (pour VoIP).

Niveau 1	Niveau 2	Description
<b>Réinitialiser</b>	<b>Réinit. appareil</b>	Permet de réinitialiser tous les réglages de votre appareil que vous avez modifiés, tels que la date et l'heure ainsi que la longueur de sonnerie.
	<b>Réseau</b>	Permet de rétablir tous les paramètres réseau par défaut.
	<b>Carnet adresses et télécopie</b>	Permet d'effacer tous les numéros de téléphone et les réglages de télécopie mémorisés.
	<b>Ts réglages</b>	Permet de rétablir tous les réglages d'origine de l'appareil.
<b>Langue locale</b> (Disponible uniquement dans certains pays.)	-	Permet de modifier la langue de l'écran ACL.



## Renseignements connexes


- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)

## Tableaux de fonctionnalités (modèles à panneau tactile 3,7 po)

Modèles associés : MFC-J5830DW/MFC-J5930DW



[Fax] (Lorsque [Aperçu Télécop] est [Désactivé])


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Carnet d'adresses	 (Rechercher :)	-	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.
		Détail (Ceci s'affiche uniquement lorsque la recherche LDAP est activée.)	Permet d'afficher des informations détaillées sur l'adresse sélectionnée.
	Modifier	-	Permet de mémoriser des numéros de carnet d'adresses, de configurer des numéros de groupe pour la diffusion, et de modifier et supprimer les numéros de carnet d'adresses.
	-	Appliquer	Permet de lancer l'envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses.
Historique appels	Recomp	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé.
	Appel sortant	Appliquer	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
		Modifier	
	Hist Ident app.	Appliquer	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
Modifier			
Options	Résolution tél	-	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes.
	Télec. recto-verso (MFC-J5930DW)	-	Permet de configurer le format de numérisation recto verso.
	Contraste	-	Permet d'ajuster le contraste.
	Taille vitre scanner	-	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.
	Télédiffusion	Ajouter numéro	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur.
	Aperçu	-	Permet de visualiser une télécopie avant de l'envoyer.
	Réglage couleur	-	Permet de configurer si les télécopies sont envoyées en noir et blanc ou en couleur.
	Envoi différé	Envoi différé	-
Entr.heure			





Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Options	Transm lot	-	Permet de combiner les télécopies différées destinées au même numéro et prévues à la même heure en un seul envoi.
	TX Immédiat	-	Permet d'envoyer une télécopie sans utiliser la mémoire.
	Mode International	-	Réglez l'option sur Activé si vous avez des difficultés à envoyer des télécopies à l'étranger.
	Fix nv param déf	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.
	Réinitial. usine	-	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.
Enr. comme racc.	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.



### [Fax] (Lorsque [Aperçu Télécop] est [Activé])

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description	
Envoi de télécopies	Carnet d'adresses	 (Rechercher :)	-	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.	
			Détail (Ceci s'affiche uniquement lorsque la recherche LDAP est activée.)	Permet d'afficher des informations détaillées sur l'adresse sélectionnée.	
		Modifier	-	Permet de mémoriser des numéros de carnet d'adresses, de configurer des numéros de groupe pour la diffusion, et de modifier et supprimer les numéros de carnet d'adresses.	
		-	Appliquer	Permet de lancer l'envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses.	
		Historique appels	Recomp	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé.
			Appel sortant	Appliquer	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
	Modifier				
	Hist Ident app.	Appliquer	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.		
		Modifier			
	Options	Résolution tél	-	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description	
Envoi de télécopies	Options	Télec. recto-verso (MFC-J5930DW)	-	Permet de configurer le format de numérisation recto verso.	
		Contraste	-	Permet d'ajuster le contraste.	
		Taille vitre scanner	-	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.	
		Télédiffusion	Ajouter numéro	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur.	
		Aperçu	-	Permet de visualiser une télécopie avant de l'envoyer.	
		Réglage couleur	-	Permet de configurer si les télécopies sont envoyées en noir et blanc ou en couleur.	
		Envoi différé	Envoi différé	-	Permet de régler l'heure à laquelle les télécopies différées doivent être envoyées.
			Entr. heure		
		Transm lot	-	Permet de combiner les télécopies différées destinées au même numéro et prévues à la même heure en un seul envoi.	
		TX Immédiat	-	Permet d'envoyer une télécopie sans utiliser la mémoire.	
		Mode International	-	Réglez l'option sur Activé si vous avez des difficultés à envoyer des télécopies à l'étranger.	
	Fix nv param déf	-	Permet d'enregistrer vos réglages comme réglages par défaut.		
Réinitial. usine	-	Permet de rétablir tous les réglages par défaut.			
Enr. comme racc.	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.		
Télécopies reçues	Impr/Suppr	Impr tout (nouveau téléc)	-	Permet d'imprimer les nouvelles télécopies reçues.	
		Imprimer tout (Anciennes fax)	-	Permet d'imprimer les anciennes télécopies reçues.	
		Supprimer tout (nouveaux fax)	-	Permet de supprimer les nouvelles télécopies reçues.	
		Supp tout (anciens fax)	-	Permet de supprimer les anciennes télécopies reçues.	
Carnet d'adresses	 (Rechercher :)	-	-	Lorsque LDAP est désactivé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local. Lorsque LDAP est activé, la recherche s'effectue au sein du carnet d'adresses local et du serveur LDAP.	
		Détail (Ceci s'affiche uniquement lorsque la	-	Permet d'afficher des informations détaillées sur l'adresse sélectionnée.	

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Carnet d'adresses	 (Rechercher :)	recherche LDAP est activée.)		
	Modifier	-	-	Permet de mémoriser des numéros de carnet d'adresses, de configurer des numéros de groupe pour la diffusion, et de modifier et supprimer les numéros de carnet d'adresses.
	-	Appliquer	-	Permet de lancer l'envoi d'une télécopie à l'aide du carnet d'adresses.
Historique des appels	Recomp	-	-	Permet de recomposer le dernier numéro appelé.
	Appel sortant	Appliquer	-	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de lui envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
		Modifier	-	
	Hist Ident app.	Appliquer	-	Permet de sélectionner un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.
		Modifier	-	



[Copie]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Prédéfini (Apparaît lorsque vous appuyez sur ▶.)	LTR ⇒ LGR Normal R.ver (1⇒2) R.ver (2⇒2) (MFC-J5930DW) 2en1 (ID) 2en1 Affich Écon encre Livre	-	Sélectionnez les paramètres souhaités.
Enr. comme racc.	-	-	Permet d'enregistrer les réglages actuels en tant que raccourci.
Options	Qualité	-	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.
	Type papier	-	Permet de sélectionner le type de papier qui correspond au papier dans le bac.
	Format papier	-	Permet de sélectionner le format de papier qui correspond au papier dans le bac.
	Sélection de plateau	-	Permet de sélectionner le bac à utiliser pour le mode Copie.
	Agrandir/Réduire	100%	-
Agrandir			Sélectionnez un taux d'agrandissement pour la copie suivante.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Options	Agrandir/Réduire	Réduire	Sélectionnez un taux de réduction pour la copie suivante.
		Ajuster à la page	Permet d'ajuster le format de copie en fonction du format de papier défini.
		Person (25-400%)	Entrez un taux d'agrandissement ou de réduction.
	Densité	-	Permet d'ajuster la densité.
	Empiler/Trier	-	Sélectionnez cette option pour empiler ou trier les copies en plusieurs exemplaires.
	Visualis page	-	Permet d'effectuer des copies de type N en 1, 2 en 1 (ID) ou Affiche.
	Copie recto verso	-	Permet de désactiver ou d'activer la copie recto verso et de sélectionner la rotation sur le bord long ou sur le bord court.
	Paramètres avancés	-	Sélectionnez des paramètres de copie avancés.



### [Balayage]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
vers support (Quand une clé USB est introduite)	Autres actions Num vers	-	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur une clé USB sans utiliser d'ordinateur.
	Options	-	-	
	Enr. comme racc.	-	-	
vers PC	vers fichier	Autres actions Num vers	-	Permet de numériser des documents et de les enregistrer dans un dossier sur votre ordinateur.
		(Sélectionner USB ou PC)	Options	
			Enr. comme racc.	
	vers ROC	Autres actions Num vers	-	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte éditable.
		(Sélectionner USB ou PC)	Options	
			Enr. comme racc.	
	vers image	Autres actions Num vers	-	Permet de numériser des photos ou des graphiques dans votre application graphique.
		(Sélectionner USB ou PC)	Options	
			Enr. comme racc.	
	vers courriel	Autres actions Num vers	-	Permet d'envoyer un document numérisé sous forme de pièce jointe de courriel.
		(Sélectionner USB ou PC)	Options	
			Enr. comme racc.	
vers serv courr	Autres actions Num vers	-	-	Permet d'envoyer les données numérisées à un serveur de

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description	
(Disponible après le téléchargement du programme Internet Fax (I-Fax).)	<b>Carnet d'adresses</b>	-	-	messagerie en autorisant votre appareil à communiquer avec votre réseau et votre serveur de messagerie.	
	<b>Manuel</b>	-	-		
	<b>Suivant</b>	<b>Destinations</b>	-		-
		<b>Options</b>	-		-
		<b>Enr. comme racc.</b>	-		-
<b>Destinations</b>	-	-	-		
<b>vers FTP</b>	<b>Autres actions Num vers</b>	-	-	Permet de numériser des documents directement vers un serveur FTP.	
	(Sélectionner le nom du profil)	<b>Options</b>	-		
		<b>Enr. comme racc.</b>	-		
<b>vers réseau</b>	<b>Autres actions Num vers</b>	-	-	Permet de numériser des documents directement vers un serveur CIFS de votre réseau local.	
	(Sélectionner le nom du profil)	<b>Options</b>	-		
		<b>Enr. comme racc.</b>	-		
<b>vers Web</b>	-	-	-	Permet de télécharger des données numérisées vers un service Internet.	
<b>Num WS</b> (Apparaît quand vous installez un scanner Web Services, qui s'affichera sur l'explorateur de réseau de votre ordinateur.)	<b>Autres actions Num vers</b>	-	-	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Web Services.	
	<b>Balayage</b>	-	-		
	<b>Num. pr courriel</b>	-	-		
	<b>Num. pr télécopie</b>	-	-		
	<b>Num. pr impression</b>	-	-		



### [Web]

Niveau 1	Description
<b>Web</b>	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



### [Applis]

Niveau 1	Description
<b>Applis</b>	Permet de connecter l'appareil Brother au service d'applis Brother.



### [USB]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
<b>Impression PDF</b> (MFC-J5930DW)	(Sélectionner un fichier PDF.)	-	<b>Param impr</b>	Imprimez un fichier PDF directement depuis une clé USB.
<b>Impression JPEG</b>	<b>Sélectionner des fichiers</b>	OK	<b>Param impr</b>	Ajustez vos photos sur la base de ces options.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Description
Impression JPEG	Sélectionner des fichiers	Imprimer tout	-	Permet d'imprimer toutes les photos qui se trouvent sur votre clé USB.
	Impr index	Imp feuille index	Param impr	Permet d'imprimer une page de miniatures.
		Imprimer photos avec no index.	Param impr	Permet d'imprimer des photos en choisissant les numéros d'index.
Numériser vers support	-	-	-	Permet de numériser des documents vers une clé USB.
Web	-	-	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



### [Raccourcis copie LGR]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
LGR 2en1 LTR ⇒ LGR LTR+Note (L) LTR+Note (P) LTR + Quad LTR + Vierge LTR Centre	Options	Qualité	Permet de sélectionner la résolution de copie pour votre type de document.
		Type papier	Permet d'afficher le type de papier disponible.
		Format papier	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.
		Sélection de plateau	Permet de configurer l'appareil pour qu'il sélectionne automatiquement le bac contenant le papier le plus adapté.
		Densité	Permet d'ajuster la densité.



### [Raccourcis]

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Ajouter un raccourci	Copie	-	Permet de modifier les paramètres dans les options de copie.
	Télec	-	Permet de modifier les paramètres dans les options de télécopie.
	Balayage	vers ordinateur (fichier)	Permet de numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre ordinateur.
		vers ordinateur (ROC)	Permet de convertir votre document numérisé en fichier texte éditable.
		vers ordinateur (image)	Permet de numériser une photo couleur dans votre application graphique.
		vers ordinateur (courriel)	Permet de numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre application de messagerie électronique.
		vers support	Permet de numériser des documents et de les enregistrer directement sur une clé USB sans utiliser d'ordinateur.
vers serv courr (Disponible après le téléchargement du programme Internet Fax (I-Fax). )	Permet de numériser un document noir et blanc ou couleur vers votre serveur de messagerie.		

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Description
Ajouter un raccourci	Balayage	vers réseau	Permet d'envoyer des données numérisées à un serveur CIFS sur votre réseau local ou sur Internet.
		vers FTP	Permet d'envoyer des données numérisées par FTP.
	Web	-	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.
	Applis	-	Permet de connecter l'appareil Brother au service d'applis Brother.
Cette liste apparaît lorsque vous appuyez sur chaque icône de raccourci pendant 2 secondes.	renommer	-	Permet de modifier le nom du raccourci.
	Modifier	-	Permet de modifier les paramètres de raccourci.
	Effacer	-	Permet de supprimer le raccourci.
Modifier/ Supprimer	(Sélectionnez le bouton de raccourci.)	renommer	Permet de modifier le nom du raccourci.
		Modifier	Permet de modifier les paramètres de raccourci.
		Effacer	Permet de supprimer le raccourci.



## [Encre]

Niveau 1	Niveau 2	Description
Volume encre	-	Permet de vérifier le volume d'encre disponible.
Modèle cartouche d'encre	-	Permet de consulter les numéros des cartouches d'encre.
Amél qualité impression	-	Permet de vérifier et de corriger la qualité d'impression, l'alignement et l'alimentation du papier en suivant les instructions à l'écran ACL.
Nettoyage tête impr	-	Permet de nettoyer la tête d'impression en suivant les instructions à l'écran ACL.
Retirer retailles papier	-	Permet de retirer un morceau de papier de l'appareil en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran ACL.
Options de configuration d'impression	Réduire le maculage	Permet de réduire le maculage sur le papier ou les bourrages papier pendant l'impression.
	Réduire les lignes inégales	Permet de réduire les lignes irrégulières sur le papier pendant l'impression.
	Papier à séchage lent	Utilisez ce réglage pour imprimer avec un type de papier ordinaire sur lequel l'encre sèche très lentement.



## (Configuration Wi-Fi)

Niveau 1	Description
Assist config.	Permet de configurer manuellement votre serveur d'impression interne.
Assistant WLAN	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil à l'aide du CD-ROM Brother.
WPS	Permet de configurer les paramètres de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.

---

## Lorsque vous avez inséré une clé USB dans la fente USB

Niveau 1	Description
Impression PDF (MFC-J5930DW)	Imprimez un fichier PDF directement depuis une clé USB.
Impression JPEG	Permet de sélectionner le menu Photo.
Numériser vers support	Permet de numériser des documents vers une clé USB.
Web	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet.



### Renseignements connexes

- [Tableaux des réglages et des fonctions](#)
  - [Remarque importante](#)
-



## **Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur**

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)
- [Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance](#)
- [Où puis-je trouver les paramètres réseau de mon appareil Brother?](#)
- [Logiciel et utilitaires de gestion du réseau](#)

## Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web

La Gestion à partir du Web est un utilitaire qui emploie un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer).

- [Qu'est-ce que la Gestion à partir du Web ?](#)
- [Accéder à la Gestion à partir du Web](#)
- [Définir un mot de passe de connexion pour la Gestion à partir du Web](#)

## Qu'est-ce que la Gestion à partir du Web ?

L'application de gestion à partir du Web est un utilitaire qui emploie un navigateur Web standard pour gérer votre appareil à l'aide du protocole HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) ou HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). Entrez l'adresse IP de votre appareil dans votre navigateur Web pour accéder aux paramètres de votre serveur d'impression et les modifier.



- Nous vous recommandons Microsoft Internet Explorer 8/11 pour Windows et Safari 9 pour Macintosh. Assurez-vous que JavaScript et les cookies sont toujours activés dans le navigateur utilisé. Si vous utilisez un autre navigateur Web, assurez-vous qu'il est compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1.
- Vous devez utiliser le protocole TCP/IP sur votre réseau et disposer d'une adresse IP valide programmée dans le serveur d'impression et dans votre ordinateur.

The screenshot shows the 'État' (Status) page of the Brother Solutions Center. The page is divided into several sections:

- État du périphérique:** Shows the device status as 'Prêt' (Ready) with a green bar. Below it, the 'Rafraîchissement autom' (Auto Refresh) is set to 'Arrêt' (Off) with a radio button.
- Niveau d'encre:** Shows the ink levels for M (Magenta), C (Cyan), Y (Yellow), and BK (Black) with corresponding colored bars.
- Langage Web:** Shows the web language set to 'Auto' with a dropdown menu.
- Emplacement du périphérique:** Shows the device location as 'Contact' and 'Emplacement' with icons for a person and a house.

- L'écran réel peut différer de celui qui est illustré ci-dessus.



### Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

## Accéder à la Gestion à partir du Web

- Nous vous recommandons d'utiliser le protocole de sécurité HTTPS lorsque vous configurez les paramètres à l'aide de la Gestion à partir du Web.
- Lorsque vous utilisez HTTPS pour la configuration à l'aide de la Gestion à partir du Web, votre navigateur affiche une boîte de dialogue d'avertissement.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

http://ImprimantePartagée


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.

- Par exemple :

http://brnxxxxxxxxxxxx

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Macintosh, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .

Vous pouvez maintenant modifier les paramètres du serveur d'impression.

Si vous modifiez les paramètres du protocole, vous devez redémarrer l'appareil après avoir cliqué sur **Envoyer** pour activer la configuration.



### Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)
- [Imprimer le rapport de configuration réseau](#)
- [Surveiller l'état de l'appareil depuis votre ordinateur \(Mac\)](#)

■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web > Définir un mot de passe de connexion pour la Gestion à partir du Web

## Définir un mot de passe de connexion pour la Gestion à partir du Web

Il est conseillé de définir un mot de passe de connexion afin d'interdire tout accès non autorisé à la Gestion à partir du Web.

1. Démarrez votre navigateur Web.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'appareil » dans la barre d'adresse de votre navigateur (où « adresse IP de l'appareil » correspond à l'adresse IP de l'appareil).

Par exemple :

http://192.168.1.2



- Si vous utilisez un DNS (Domain Name System) ou activez un nom NetBIOS, vous pouvez saisir un autre nom tel que « ImprimantePartagée » au lieu de l'adresse IP.

- Par exemple :

http://ImprimantePartagée


Si vous activez un nom NetBIOS, vous pouvez aussi utiliser le nom de nœud.


- Par exemple :

http://brnxxxxxxxxxxxx

Le nom NetBIOS figure dans le rapport de configuration réseau.

- Pour Macintosh, accédez à la Gestion à partir du Web en cliquant sur l'icône de l'appareil dans l'écran **Status Monitor**.

3. Aucun mot de passe n'est requis par défaut. Saisissez un mot de passe si vous en avez défini un, puis cliquez sur .
4. Cliquez sur **Administrateur**.
5. Saisissez le mot de passe que vous souhaitez utiliser dans le champ **Entrer nouveau mot de passe** (8 à 32 caractères).
6. Saisissez à nouveau le mot de passe dans le champ **Confirmer nouveau mot de passe**.
7. Cliquez sur **Envoyer**.

Lors de vos prochains accès à la Gestion à partir du Web, saisissez le mot de passe dans le champ **Connexion**, puis cliquez sur .

Après avoir défini les paramètres, déconnectez-vous en cliquant sur .



Si vous n'avez pas défini préalablement un mot de passe de connexion, vous pouvez également définir un mot de passe en cliquant sur le bouton **Configurez le mot de passe** de la page Web de l'appareil.



### Renseignements connexes

- [Modification des paramètres de l'appareil en utilisant l'application de gestion sur le Web](#)

## Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance

Le programme de configuration à distance vous permet de configurer de nombreux paramètres de votre appareil Brother à partir de votre ordinateur. Lorsque vous démarrez le programme de configuration à distance, les paramètres de votre appareil Brother sont téléchargés sur votre ordinateur et affichés à l'écran. Lorsque vous modifiez les paramètres de l'ordinateur, vous pouvez les envoyer directement vers l'appareil.

- [Configuration à distance \(Windows\)](#)
- [Configuration à distance \(Mac\)](#)

---

▲ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows)

## **Configuration à distance (Windows)**

- [Configurer l'appareil Brother depuis votre ordinateur \(Windows\)](#)
- [Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows) > Configurer l'appareil Brother depuis votre ordinateur (Windows)

## Configurer l'appareil Brother depuis votre ordinateur (Windows)



Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.


1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Windows Vista et Windows 7

Cliquez sur  (**Démarrer**) > **Tous les programmes** > **Brother** > **Brother Utilities (Utilitaires Brother)**.

Cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (s'il n'est pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Configuration à distance**.

- Windows 8 et Windows 10

Lancez  (**Brother Utilities (Utilitaires Brother)**), puis cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez le nom de votre modèle (si vous ne l'avez pas déjà sélectionné). Cliquez sur **Outils** dans la barre de navigation de gauche, puis cliquez sur **Configuration à distance**.


La fenêtre Programme de configuration à distance s'affiche.



Lorsque votre appareil est connecté à un réseau, saisissez le mot de passe, si nécessaire.

2. Configurez les paramètres comme vous le souhaitez.





### Exporter

Cliquez pour enregistrer les paramètres de la configuration actuelle dans un fichier.



Cliquez sur **Exporter** pour enregistrer votre carnet d'adresses ou tous les paramètres de votre appareil.

### Importer

Cliquez pour importer un fichier et vérifier ses paramètres.

### Imprimer

Cliquez pour imprimer les éléments sélectionnés sur l'appareil. Vous ne pouvez pas imprimer les données avant de les avoir envoyées vers l'appareil. Cliquez sur **Appliquer** pour envoyer les nouvelles données vers l'appareil, puis cliquez sur **Imprimer**.

### OK

Cliquez pour démarrer l'envoi des données vers l'appareil et quitter le programme de configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, confirmez que vos données sont appropriées, puis cliquez sur **OK**.

---

**Annuler**

Cliquez pour quitter le programme de configuration à distance sans envoyer de données vers l'appareil.

**Appliquer**

Cliquez pour envoyer des données vers l'appareil sans quitter le programme de configuration à distance.

3. Cliquez sur **OK**.

- Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et ne parvient pas à utiliser la configuration à distance, il peut être nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu de façon à autoriser la communication à l'aide des numéros de port 137 et 161.
- Si vous utilisez le pare-feu Windows et que vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother à partir du CD-ROM, les réglages de pare-feu requis ont déjà été définis.

**Renseignements connexes**


- [Configuration à distance \(Windows\)](#)
  - [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-


■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Windows) > Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter4 (Windows)

## Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter4 (Windows)



Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.

1. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
3. Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**.
4. Configurez les paramètres comme vous le souhaitez.



### Exporter

Cliquez pour enregistrer les paramètres de la configuration actuelle dans un fichier.



---

Cliquez sur **Exporter** pour enregistrer votre carnet d'adresses ou tous les paramètres de votre appareil.

---

### **Importer**

Cliquez pour importer un fichier et vérifier ses paramètres.

### **Imprimer**

Cliquez pour imprimer les éléments sélectionnés sur l'appareil. Vous ne pouvez pas imprimer les données avant de les avoir envoyées vers l'appareil. Cliquez sur **Appliquer** pour envoyer les nouvelles données vers l'appareil, puis cliquez sur **Imprimer**.

### **OK**

Cliquez pour démarrer l'envoi des données vers l'appareil et quitter le programme de configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, confirmez que vos données sont appropriées, puis cliquez sur **OK**.

### **Annuler**

Cliquez pour quitter le programme de configuration à distance sans envoyer de données vers l'appareil.

### **Appliquer**

Cliquez pour envoyer des données vers l'appareil sans quitter le programme de configuration à distance.

5. Cliquez sur **OK**.

- Si votre ordinateur est protégé par un pare-feu et ne parvient pas à utiliser la configuration à distance, il peut être nécessaire de configurer les paramètres du pare-feu de façon à autoriser la communication à l'aide des numéros de port 137 et 161.
- Si vous utilisez le pare-feu Windows et que vous avez installé les logiciels et les pilotes Brother à partir du CD-ROM, les réglages de pare-feu requis ont déjà été définis.



### **Renseignements connexes**

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Configuration à distance \(Windows\)](#)


■ [Accueil](#) > [Réglages de l'appareil](#) > [Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur](#) > [Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance](#) > [Configuration à distance \(Windows\)](#) > Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec ControlCenter4 (Windows)

## Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec ControlCenter4 (Windows)

Utilisez la configuration à distance par le biais de CC4 pour ajouter ou modifier des numéros de carnet d'adresses sur votre ordinateur.



Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.

1. Cliquez sur l'icône  (**ControlCenter4**) dans la barre des tâches, puis cliquez sur **Ouvrir**.
2. Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
3. Cliquez sur le bouton **Carnet d'adresses** .  
Le **Carnet d'adr.** s'ouvre dans une fenêtre de configuration à distance.
4. Ajoutez ou mettez à jour les informations du carnet d'adresses selon vos besoins.
5. Cliquez sur **OK**.



### Renseignements connexes

- [Configuration à distance \(Windows\)](#)
- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

---

▲ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Mac)

## **Configuration à distance (Mac)**

- Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter2 (Macintosh)
- Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec ControlCenter2 (Macintosh)

■ Accueil > Réglages de l'appareil > Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur > Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance > Configuration à distance (Mac) > Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter2 (Macintosh)

## Configurer l'appareil Brother avec ControlCenter2 (Macintosh)




Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.

1. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller > Applications > Brother**, puis double-cliquez sur l'icône  (**ControlCenter**).

L'écran **ControlCenter2** s'affiche.

2. Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.
3. Cliquez sur le bouton **Configuration à distance**.

L'écran Programme de configuration à distance s'affiche.



4. Configurez les paramètres comme vous le souhaitez.

### Exporter

Cliquez pour enregistrer les paramètres de la configuration actuelle dans un fichier.



---

Cliquez sur **Exporter** pour enregistrer votre carnet d'adresses ou tous les paramètres de votre appareil.

---

### **Importer**

Cliquez pour importer un fichier et vérifier ses paramètres.

### **Imprimer**

Cliquez pour imprimer les éléments sélectionnés sur l'appareil. Vous ne pouvez pas imprimer les données avant de les avoir envoyées vers l'appareil. Cliquez sur **Appliquer** pour envoyer les nouvelles données vers l'appareil, puis cliquez sur **Imprimer**.

### **OK**

Cliquez pour démarrer l'envoi des données vers l'appareil et quitter le programme de configuration à distance. Si un message d'erreur s'affiche, entrez à nouveau les données appropriées, puis cliquez sur **OK**.

### **Annuler**

Cliquez pour quitter le programme de configuration à distance sans envoyer de données vers l'appareil.

### **Appliquer**

Cliquez pour envoyer des données vers l'appareil sans quitter le programme de configuration à distance.

5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.



## **Renseignements connexes**

- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)
  - [Configuration à distance \(Mac\)](#)
-




■ [Accueil](#) > [Réglages de l'appareil](#) > [Modification des paramètres de l'appareil à partir de votre ordinateur](#) > [Permet de modifier les réglages de l'appareil au moyen de la configuration à distance](#) > [Configuration à distance \(Mac\)](#) > Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec ControlCenter2 (Macintosh)

## Configurer le carnet d'adresses de votre appareil avec ControlCenter2 (Macintosh)

Utilisez la configuration à distance par le biais de ControlCenter2 pour ajouter ou modifier des numéros de carnet d'adresses sur votre ordinateur.



Si la fonction Verrouillage sécuritaire des fonctions est activée, vous ne pouvez pas utiliser la Configuration à distance.

1. Dans la barre de menus **Finder**, cliquez sur **Aller** > **Applications** > **Brother**, puis double-cliquez sur l'icône  (**ControlCenter**).  
L'écran **ControlCenter2** s'affiche.
2. Cliquez sur l'onglet **CONFIGURATIONS DE L'APPAREIL**.
3. Cliquez sur le bouton **Carnet d'adresses** .  
Le **Carnet d'adr.** s'ouvre dans une fenêtre de configuration à distance.
4. Ajoutez ou mettez à jour les informations du carnet d'adresses selon vos besoins.
5. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **OK**.



### Renseignements connexes


- [Configuration à distance \(Mac\)](#)
- [ControlCenter2 \(Mac\)](#)

## Annexe



- [Caractéristiques techniques](#)
- [Spécifications des consommables](#)
- [Entrer du texte sur votre appareil Brother](#)
- [Numéros de Brother](#)

## Caractéristiques techniques



### Caractéristiques techniques générales

<b>Type d'imprimante</b>		Jet d'encre
<b>Tête d'impression</b>	<b>Noir</b>	Piézo-électrique 420 buses × 1
	<b>Couleur</b>	Piézo-électrique 420 buses × 3
<b>Volume de la mémoire</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-J5330DW/MFC-J5830DW 128 Mo</li> <li>MFC-J5930DW 512 Mo</li> </ul>
<b>ACL (écran à cristaux liquides) <sup>1</sup></b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-J5330DW Écran ACL tactile TFT de 2,7 po (67,5 mm) couleur</li> <li>MFC-J5830DW/MFC-J5930DW Écran tactile ACL TFT de Écran ACL tactile TFT de 3,7 po (93,4 mm) couleur</li> </ul>
<b>Source d'alimentation</b>		100 à 120 V CA 50/60 Hz
<b>Consommation électrique <sup>2</sup></b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-J5330DW/MFC-J5830DW <b>Copie</b> <sup>3</sup>: Environ 30 W <b>Prêt</b> <sup>4</sup>: Environ 5,5 W <b>Veille</b> <sup>4</sup>: Environ 1,6 W <b>Arrêt</b> <sup>4 5</sup>: Environ 0,04 W</li> <li>MFC-J5930DW <b>Copie</b> <sup>6</sup>: Environ 31 W <b>Prêt</b> <sup>4</sup>: Environ 6,0 W <b>Veille</b> <sup>4</sup>: Environ 1,6 W <b>Arrêt</b> <sup>4 5</sup>: Environ 0,04 W</li> </ul>
<b>Dimensions</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-J5330DW</li> </ul> 

• MFC-J5830DW



• MFC-J5930DW



**Poids**

- MFC-J5330DW  
36,8 lb (16,7 kg)
- MFC-J5830DW  
37,7 lb (17,1 kg)
- MFC-J5930DW  
45,0 lb (20,4 kg)

**Niveau de bruit**

**Pression sonore**

**Fonctionnement**

50 dB(A) (Environ)<sup>7</sup>

**Température**

**Fonctionnement**

50 à 95 °F (10 à 35 °C)

<b>Température</b>	<b>Qualité d'impression optimale</b>	68 à 91 °F (20 à 33 °C)
<b>Humidité</b>	<b>Fonctionnement</b>	20 à 80 % (sans condensation)
	<b>Qualité d'impression optimale</b>	20 à 80 % (sans condensation)
<b>Chargeur automatique de documents (ADF)</b>		50 pages maximum <sup>8</sup> Papier : 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> )

- 1 Mesure en diagonale
- 2 Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB. La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.
- 3 En cas d'utilisation du chargeur automatique de documents, impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/IEC 24712.
- 4 Mesuré conformément à la norme IEC 62301 Edition 2.0.
- 5 Même s'il est éteint, l'appareil s'allume automatiquement à intervalles réguliers pour effectuer la maintenance de la tête d'impression, puis s'éteint à nouveau automatiquement.
- 6 En cas d'utilisation du chargeur automatique de documents, impression et numérisation recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/IEC 24712.
- 7 Le bruit dépend des conditions d'impression.
- 8 MFC-J5330DW/MFC-J5830DW : Jusqu'à 30 pages en cas de copie avec la fonction de tri.

## Caractéristiques des formats de document

<b>Format de document</b>	<b>Largeur du chargeur automatique de documents</b>	4,1 à 8,5 po (105 à 215,9 mm)
	<b>Longueur du chargeur automatique de documents</b> <sup>1</sup>	5,8 à 14,0 po (148 à 355,6 mm)
	<b>Largeur de la vitre du scanner</b>	8,5 po (215,9 mm) maximum
	<b>Longueur de la vitre du scanner</b>	11,7 po (297 mm) maximum

- 1 Jusqu'à 35,4 po (900 mm) si vous utilisez la fonction de papier long.

## Caractéristiques techniques des supports d'impression

<b>Entrée papier</b>	<b>Bac à papier n° 1</b>	<b>Type de papier</b> <sup>1</sup>	Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché), Papier glacé, Papier recyclé
		<b>Format de papier</b> <sup>2</sup>	(Paysage) Lettre, Exécutif, A4 (Portrait) Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo L (3,5 × 5 po)/(9 × 13 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm), Fiche (5 × 8 po)/(13 × 20 cm)
		<b>Capacité de papier maximale</b>	Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Bac à papier n° 2 (MFC-J5930DW)</b>	<b>Type de papier</b>	Papier ordinaire, Papier recyclé
		<b>Format de papier</b>	(Paysage) Lettre, A4 (Portrait) Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio
		<b>Capacité de papier maximale</b>	Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Bac multi-usages (bac MU)</b> <sup>3</sup>	<b>Type de papier</b> <sup>1</sup>	Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché), Papier glacé, Papier recyclé

<b>Entrée papier</b>	(MFC-J5830DW/ MFC-J5930DW)	<b>Format de papier</b>	(Paysage) Lettre, Exécutif, A4 (Portrait) Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo L (3,5 × 5 po)/(9 × 13 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm), Fiche (5 × 8 po)/(13 × 20 cm)
		<b>Capacité de papier maximale</b>	Jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire de 20 lb (80 g/m <sup>2</sup> )
	<b>Fente d'alimentation manuelle</b> (MFC-J5330DW)	<b>Type de papier</b> <sup>1</sup>	Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché), Papier glacé, Papier recyclé
		<b>Format de papier</b>	(Paysage) Lettre, Exécutif, A4 (Portrait) Registre, A3, Légal, Mexique Légal, Inde Légal, Folio, A5, A6, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch), Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo L (3,5 × 5 po)/(9 × 13 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm), Fiche (5 × 8 po)/(13 × 20 cm)
		<b>Capacité de papier maximale</b>	1 feuille maximum
<b>Sortie papier</b> <sup>1</sup>			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jusqu'au format Lettre/A4 Jusqu'à 100 feuilles de papier ordinaire de 20 lb (80 g/m<sup>2</sup>) (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie)</li> <li>Au-delà du format Lettre/A4 Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 20 lb (80 g/m<sup>2</sup>) (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie)</li> </ul>

<sup>1</sup> Pour le papier glacé, retirez les pages imprimés du bac de sortie dès qu'elles sortent de l'appareil pour éviter tout maculage.

<sup>2</sup> Le papier glacé est disponible jusqu'aux formats Lettre ou A4.

<sup>3</sup> Nous vous recommandons d'utiliser le bac MU pour le papier glacé.

## Caractéristiques techniques du télécopieur

<b>Compatibilité</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-J5330DW UIT-T Groupe 3</li> <li>MFC-J5830DW/MFC-J5930DW UIT-T Super groupe 3</li> </ul>
<b>Vitesse du modem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>MFC-J5330DW Repli automatique : 14 400 bits/s</li> <li>MFC-J5830DW/MFC-J5930DW Repli automatique : 33 600 bits/s</li> </ul>
<b>Largeur de numérisation</b> (Document recto)	8,19 po (208 mm) (Lettre)
<b>Largeur et longueur de numérisation</b> (Document recto verso) (MFC-J5930DW)	Largeur : 8,19 po (208 mm) (Lettre/Légal/A4) (chargeur automatique de documents) Longueur : 13,76 po (349,6 mm) (chargeur automatique de documents)
<b>Largeur d'impression</b>	10,76 po (273,4 mm) (Registre)

<b>Échelle de gris</b>	Noir et blanc : 8 bits (256 niveaux) Couleur : 24 bits (8 bits par couleur/256 niveaux)
<b>Résolution (Horizontal)</b>	203 ppp
<b>Résolution (Vertical)</b>	Standard : 98 ppp (noir) 196 ppp (couleur)
	Fine : 196 ppp (noir) 196 ppp (couleur)
	Super fine : 392 ppp (noir)
	Photo : 196 ppp (noir)
<b>Carnet d'adresses</b>	100 noms × 2 numéros ou adresses électroniques <sup>1</sup>
<b>Groupes</b>	Jusqu'à 6
<b>Diffusion</b>	250 (200 numéros du carnet d'adresses/50 numéros manuels)
<b>Recomposition automatique</b>	1 fois après un délai de 5 minutes
<b>Envoi à partir de la mémoire</b>	200 pages maximum <sup>2</sup>
<b>Réception sans papier</b>	200 pages maximum <sup>2</sup>

<sup>1</sup> Les adresses de courriel sont disponibles une fois que le programme Internet Fax (I-Fax) a été téléchargé.

<sup>2</sup> L'indication « pages » renvoie au « tableau d'essais UIT-T n° 1 » (lettre commerciale typique, résolution standard, code MMR).

## Caractéristiques de la copie

<b>Couleur/Noir</b>	Oui / Oui	
<b>Largeur de copie</b>	8,26 po (210 mm) <sup>1</sup>	
<b>Copies multiples</b>	Empilage/Tri d'un maximum de 99 pages	
<b>Agrandissement/Réduction</b>	25 % à 400 % (par incréments de 1 %)	
<b>Résolution</b>	Impression jusqu'à 1200 × 4800 ppp	
<b>Recto verso</b>	<b>Type de papier</b>	Papier ordinaire, Papier recyclé
	<b>Format de papier</b>	Lettre, Exécutif, A4, A5

<sup>1</sup> En cas de copie sur du papier de format Lettre.

## Spécification de la clé USB

<b>Supports compatibles</b>	Clé USB <sup>1</sup>	
<b>Impression JPEG</b>	<b>Résolution</b>	Jusqu'à 1200 × 4800 ppp
	<b>Type de papier</b>	Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché), Papier glacé, Papier recyclé
	<b>Format du papier</b>	Lettre, A4, Registre, A3, Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm)
	<b>Format du fichier</b>	JPEG (le format JPEG progressif n'est pas pris en charge)
<b>Impression PDF (MFC-J5930DW)</b>	<b>Résolution</b>	Jusqu'à 1200 × 1800 ppp

<b>Impression PDF</b> (MFC-J5930DW)	<b>Type de papier</b>	Papier ordinaire, Papier recyclé
	<b>Format du papier</b>	Lettre, A4, Registre, A3, Legal, Mexique Légal, India Legal, Folio, Exécutif, A5, A6
	<b>Format du fichier</b>	PDF version1.7
<b>Numériser vers un support</b>	<b>Format du fichier</b>	JPEG, PDF (couleur, gris) TIFF, PDF (noir et blanc)

<sup>1</sup> La clé USB n'est pas fournie. Norme de stockage de masse USB 2.0 Full Speed jusqu'à 256 Go. Formats pris en charge : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

## Caractéristiques techniques du scanner

<b>Couleur/Noir</b>	Oui / Oui
<b>Compatibilité TWAIN</b>	Oui (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10) (OS X v10.9.5 / 10.10.x / 10.11.x)
<b>Compatibilité WIA</b>	Oui (Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10)
<b>Compatibilité ICA</b>	Oui (OS X v10.9.5 / 10.10.x / 10.11.x)
<b>Profondeur de couleur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MFC-J5330DW/MFC-J5830DW Traitement des couleurs 48 bits (entrée) Traitement des couleurs 24 bits (sortie)</li> <li>• MFC-J5930DW Traitement des couleurs 48 bits (recto) (entrée) Traitement des couleurs 30 bits (recto-verso) (entrée) Traitement des couleurs 24 bits (sortie)</li> </ul>
<b>Échelle de gris</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MFC-J5330DW/MFC-J5830DW Traitement des couleurs 16 bits (entrée) Traitement des couleurs 8 bits (sortie)</li> <li>• MFC-J5930DW Traitement des couleurs 16 bits (recto) (entrée) Traitement des couleurs 10 bits (recto-verso) (entrée) Traitement des couleurs 8 bits (sortie)</li> </ul>
<b>Résolution</b>	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (résolution interpolée) <sup>1</sup> Jusqu'à 1200 × 2400 ppp (résolution optique) (depuis la vitre du scanner) Jusqu'à 600 × 600 ppp (résolution optique) (depuis le chargeur automatique de documents)
<b>Largeur et longueur de numérisation</b> (Document recto)	(Vitre du scanner) Largeur : jusqu'à 8,42 po (213,9 mm) Longueur : jusqu'à 11,61 po (295 mm) (Chargeur automatique de documents) Largeur : jusqu'à 8,42 po (213,9 mm) Longueur : jusqu'à 13,92 po (353,6 mm)
<b>Largeur et longueur de numérisation</b> (Document recto verso) (MFC-J5930DW)	Largeur : jusqu'à 8,42 po (213,9 mm) (chargeur automatique de documents) Longueur : jusqu'à 13,92 po (353,6 mm) (chargeur automatique de documents)

<sup>1</sup> Numérisation de 1200 × 1200 ppp maximum avec le pilote WIA sous Windows Vista, Windows 7, Windows 8 et Windows 10 (sélection possible d'une résolution jusqu'à 19200 × 19200 ppp avec l'utilitaire de numérisation).



## Caractéristiques techniques de l'imprimante

<b>Émulation</b> (MFC-J5930DW)		PCL6, BR-Script3, PDF version 1.7, XPS version 1.0
<b>Résolution</b>		Jusqu'à 1200 × 4800 ppp
<b>Largeur d'impression</b> <sup>1</sup>		10,76 po [11 po (sans bordure)] <sup>2</sup>
<b>Sans bordure</b>		Lettre, A4, Registre, A3, A6, Photo (4 × 6 po)/(10 × 15 cm), Photo L (3,5 × 5 po)/(9 × 13 cm), Photo 2L (5 × 7 po)/(13 × 18 cm), Fiche (5 × 8 po)/(13 × 20 cm)
<b>Recto verso automatique</b>	<b>Type de papier</b>	Papier ordinaire, Papier recyclé
	<b>Format du papier</b>	Lettre, Exécutif, A4, A5
<b>Vitesse d'impression</b>		Pour les spécifications détaillées, consultez le site <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a> .

<sup>1</sup> En cas d'impression sur du papier de format Registre.

<sup>2</sup> Lorsque la fonction Sans bordure est activée.

## Caractéristiques techniques de l'interface

<b>USB</b> <sup>1 2</sup>	Utilisez un câble d'interface USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 16 pieds (5 m).
<b>Réseau local</b>	Utilisez un câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.
<b>Réseau sans fil</b>	IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)
<b>NFC</b> (MFC-J5930DW)	Oui

<sup>1</sup> Votre appareil est équipé d'une interface USB 2.0 Hi-Speed. L'appareil peut également être connecté à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

<sup>2</sup> Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

## Caractéristiques techniques du réseau



Vous pouvez raccorder votre appareil à un réseau pour utiliser les fonctionnalités d'impression réseau, de numérisation réseau, d'envoi PC-Fax, de réception PC-Fax (Windows seulement) et de configuration à distance.

Le logiciel de gestion réseau Brother BRAdmin Light (Windows uniquement) est également disponible au téléchargement depuis le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother). Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com) pour télécharger le logiciel.

(Windows) Si vous avez besoin de fonctionnalités d'administration d'appareil avancées, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire Brother BRAdmin Professional. Accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle sur le Centre de solutions Brother à l'adresse [support.brother.com](http://support.brother.com) pour télécharger le logiciel.

<b>Sécurité du réseau sans fil</b>		WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) <sup>1</sup>
<b>Utilitaire de prise en charge du réseau sans fil</b>	<b>WPS</b>	Oui

<sup>1</sup> Wi-Fi Direct prend en charge WPA2-PSK (AES) uniquement.

## Caractéristiques de la configuration requise pour l'ordinateur

### Systèmes d'exploitation pris en charge et fonctions logicielles

Plate-forme de l'ordinateur et version du système d'exploitation		Interface PC			Processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation	
		USB <sup>1</sup>	10/100 Base-TX (Ethernet)	Sans fil 802.11b/g/n		Pour les pilotes	Pour les applications (Pilotes inclus)
Système d'exploitation Windows	Windows Vista <sup>2 3</sup>	Impression PC Fax <sup>4</sup> Numérisation			Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	500 Mo	1,3 Go
	Windows 7 <sup>2 3</sup>					650 Mo	
	Windows 8 <sup>2 3</sup>						
	Windows 8.1 <sup>2 3</sup>						
	Windows 10 Édition Familiale <sup>2 3</sup>						
	Windows 10 Pro <sup>2 3</sup>						
	Windows 10 Éducation <sup>2 3</sup>						
	Windows 10 Entreprise <sup>2 3</sup>						
Windows Server 2008	Sans objet	Impression			50 Mo	Sans objet	
Windows Server 2008 R2				Processeur 64 bits (x64)			
Windows Server 2012							
Windows Server 2012 R2							
Système d'exploitation Macintosh	OS X v10.9.5 OS X v10.10.x OS X v10.11.x	Impression PC-Fax (envoi) <sup>4</sup> Numérisation			Processeur Intel®	80 Mo	550 Mo

<sup>1</sup> Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

<sup>2</sup> Pour WIA, résolution de 1200 x 1200. Brother Scanner Utility permet d'améliorer la résolution jusqu'à 19200 x 19200 ppp.

<sup>3</sup> Nuance™ PaperPort™ 14 prend en charge Windows Vista (SP2 ou ultérieur), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Édition Familiale, Windows 10 Pro, Windows 10 Éducation et Windows 10 Entreprise.

<sup>4</sup> PC-Fax prend en charge le noir et blanc seulement.

Pour obtenir les versions les plus récentes des pilotes, visitez le site [support.brother.com](http://support.brother.com) et accédez à la page **Téléchargements** de votre modèle.

Toutes les marques de commerce et tous les noms de marques et de produits sont la propriété de leurs sociétés respectives.




## Renseignements connexes

- [Annexe](#)

## Spécifications des consommables

### MFC-J5330DW

<b>Encre</b>	L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles, indépendantes de la tête d'impression.
<b>Durée de vie utile des cartouches d'encre</b>	Lorsque vous installez les cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consommera un peu plus d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre. C'est un processus qui n'a lieu qu'une seule fois pour permettre de réaliser des tirages de haute qualité. Les cartouches d'encre de rechange utilisées permettront d'imprimer le nombre de pages spécifié plus loin dans ce tableau. Le rendement de la cartouche de démarrage représente environ de 65 % du rendement des cartouches de remplacement LC3017.
<b>Fournitures de remplacement</b>	<Noir très haut rendement> LC3019BK <Jaune très haut rendement> LC3019Y <Cyan très haut rendement> LC3019C <Magenta très haut rendement> LC3019M Noir - Environ 3000 pages <sup>1</sup> Jaune, cyan et magenta - Environ 1500 pages <sup>1</sup>
	<Noir haut rendement> LC3017BK <Jaune haut rendement> LC3017Y <Cyan haut rendement> LC3017C <Magenta haut rendement> LC3017M Noir, Jaune, Cyan et Magenta - Environ 550 pages <sup>1</sup>
	Pour plus d'informations sur les fournitures de remplacement, visitez notre site à l'adresse <a href="http://www.brother.com/pageyield">www.brother.com/pageyield</a>
<b>Qu'est-ce qu'Innobella ?</b> 	Innobella est une gamme de consommables authentiques proposée par Brother. Le nom « Innobella » est dérivé des termes « innovation » et « bella » (« belle » en italien), et réfère à une technologie « innovante » qui vous permet d'obtenir des résultats d'impression « beaux » et « durables ». Lorsque vous imprimez des photos, Brother vous recommande d'utiliser le papier photo glacé Innobella (série BP71) pour des tirages de haute qualité. L'encre et le papier Innobella permettent d'obtenir plus facilement des tirages éclatants.

<sup>1</sup> Le rendement approximatif de la cartouche est indiqué en conformité avec la norme ISO/IEC 24711

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

<b>Encre</b>	L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles, indépendantes de la tête d'impression.
<b>Durée de vie utile des cartouches d'encre</b>	Lorsque vous installez les cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consommera un peu plus d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre. C'est un processus qui n'a lieu qu'une seule fois pour permettre de réaliser des tirages de haute qualité. Les cartouches d'encre de rechange utilisées permettront d'imprimer le nombre de pages spécifié plus loin dans ce tableau.
<b>Fournitures de remplacement</b>	<Noir très haut rendement> LC3029BK <Jaune très haut rendement> LC3029Y <Cyan très haut rendement> LC3029C <Magenta très haut rendement> LC3029M Noir - Environ 3000 pages <sup>1</sup> Jaune, cyan et magenta - Environ 1500 pages <sup>1</sup>
	Pour plus d'informations sur les fournitures de remplacement, visitez notre site à l'adresse <a href="http://www.brother.com/pageyield">www.brother.com/pageyield</a>

---

1 Le rendement approximatif de la cartouche est indiqué en conformité avec la norme ISO/IEC 24711



## Renseignements connexes

- [Annexe](#)
-

## Entrer du texte sur votre appareil Brother

- Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.
- La disposition du clavier peut varier selon la fonction que vous configurez.



>> [MFC-J5330DW](#)

>> [MFC-J5830DW/MFC-J5930DW](#)

### MFC-J5330DW

Lorsque vous avez besoin d'entrer un texte sur votre appareil Brother, un clavier s'affiche sur l'écran tactile.






- Appuyez sur  pour basculer entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.
- Appuyez sur  pour basculer entre minuscules et majuscules.
- Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur ◀ ou sur ▶.

#### Insertion d'espaces

- Pour entrer un espace, appuyez sur [Espace]. Vous pouvez également appuyer sur ▶ pour déplacer le curseur.



#### Apporter des corrections

- Si vous avez commis une erreur de frappe et que vous souhaitez la corriger, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour mettre le caractère incorrect en surbrillance. Appuyez sur , puis entrez le bon caractère.
- Pour insérer un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'au bon emplacement, puis entrez le caractère.
- Appuyez sur  pour chaque caractère que vous souhaitez effacer, ou appuyez sur  et maintenez enfoncé pour effacer tous les caractères.

### MFC-J5830DW/MFC-J5930DW

Lorsque vous avez besoin d'entrer un texte sur votre appareil Brother, un clavier s'affiche sur l'écran tactile.






- Appuyez sur  pour basculer entre les lettres, les chiffres et les caractères spéciaux.
- Appuyez sur  pour basculer entre minuscules et majuscules.
- Pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite, appuyez sur ◀ ou sur ▶.

#### Insertion d'espaces

- Pour entrer un espace, appuyez sur [Espace]. Vous pouvez également appuyer sur ▶ pour déplacer le curseur.

#### Apporter des corrections

- Si vous avez commis une erreur de frappe et que vous souhaitez la corriger, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour mettre le caractère incorrect en surbrillance. Appuyez sur , puis entrez le bon caractère.
- Pour insérer un caractère, appuyez sur ◀ ou sur ▶ pour déplacer le curseur jusqu'au bon emplacement, puis entrez le caractère.
- Appuyez sur  pour chaque caractère que vous souhaitez effacer, ou appuyez sur  et maintenez enfoncé pour effacer tous les caractères.

### ✓ Renseignements connexes

- [Annexe](#)
- [Envoyer la même télécopie à plus d'un destinataire \(diffusion\)](#)
- [Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir des appels sortants](#)
- [Mémoriser des numéros de carnet d'adresses à partir de l'historique d'identification de l'appelant](#)
- [Modifier un nom de groupe de diffusion](#)
- [Régler votre identifiant de poste](#)
- [Modifier ou supprimer des raccourcis](#)

## Numéros de Brother

### IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, il est impératif d'appeler le numéro du pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués **depuis** ce pays.

### FAQ (Foire aux questions)

Le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant l'appareil. Téléchargez les logiciels ou les utilitaires les plus récents et consultez les conseils de **FAQ** et **Diagnostic** pour apprendre à tirer le meilleur parti de votre produit Brother.

Visitez également ce site pour télécharger les mises à jour de pilotes Brother.

[support.brother.com](http://support.brother.com)

### Pour le service à la clientèle

#### Aux États-Unis :

[www.brother-usa.com/support](http://www.brother-usa.com/support) (Libre-service/courriel/clavardage)

1 877 BROTHER (1 877 276-8437)

#### Au Canada :

[www.brother.ca/support](http://www.brother.ca/support)

(Vidéos libre-service, Courriel, Clavardage, aide via Facebook et Twitter)

### Localisateur de centre de service (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'adresse d'un centre de service autorisé de Brother, composez le 1-877-BROTHER (1-877-276-8437) ou visitez le site [www.brother-usa.com/service](http://www.brother-usa.com/service).

### Adresses des centres de service (Canada uniquement)

Pour connaître l'adresse d'un centre de service autorisé de Brother, visitez le site [www.brother.ca/support](http://www.brother.ca/support).

### Commande d'accessoires et de consommables

Pour obtenir des résultats de la meilleure qualité, utilisez uniquement des consommables de marque Brother authentiques, disponibles chez la plupart des détaillants Brother. Si vous ne trouvez pas les consommables recherchés, commandez-les directement de Brother si vous possédez un compte PayPal ou une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. Vous pouvez visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et des fournitures de marque Brother en vente.

### REMARQUE

Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

#### Aux États-Unis :

1-877-552-6255 (1-877-552-MALL)

1-800-947-1445 (assistance via télécopieur)

[www.brothermall.com](http://www.brothermall.com)



---

Au Canada :

[www.brother.ca](http://www.brother.ca)



### Renseignements connexes

- [Annexe](#)
-

brother



CAN-FRE  
Version B