brother

Guide de l'utilisateur Brother Software Licence Management Tool



Copyright

Copyright © 2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Le logiciel décrit dans ce document est fourni dans le cadre de contrats de licence. Le logiciel ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes de ces contrats. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit préalable de Brother Industries, Ltd.

Marques commerciales

Brother est la marque commerciale de Brother Industries, Ltd.

Tous les noms commerciaux et noms de produits d'autres sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre matériel sont des marques commerciales ou des marques déposées de ces sociétés respectives.

Table des matières

1	Contexte		1
	1.1	Présentation	1
	1.2	Configuration requise	2
	1.3	Exécution de l'outil	2
2	Activatio	on des solutions logicielles	3
	2.1	Avant de commencer	
	2.2	Activation d'une solution logicielle	4
	2.3	Activation de solutions sur plusieurs appareils	7
3	Dépanna	ge	8

1.1 Présentation

Rechercher -	Sélectionner	Effacer sélect	ion 🔁 Activer 🔅 Pa	aramètres 🚹 À pro	pos	
lom du noeud Périphériques réseau	Adresse IP	Numéro de série	Nom du modèle	Emplacement	Contact	Fonctions activé
			Brother MFC-L8900CDW se	ries		

Le Brother Software Licence Management Tool vous permet d'activer une de vos solutions logicielles personnalisées afin d'améliorer les fonctionnalités de votre appareil Brother.



Fonctions

- Un fichier de licence peut activer une solution logicielle.
- Un fichier de licence peut contenir plusieurs codes d'activation et permettre l'activation de solutions sur plusieurs appareils à la fois.
- L'état d'activation est automatiquement synchronisé et vérifié auprès du serveur Brother.
- Les fichiers de licence non utilisés n'expirent pas. Vous pouvez donc les utiliser ultérieurement.
- Les appareils connectés au réseau et par USB sont pris en charge.
- Disponible en anglais, français, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais et chinois simplifié.

1.2 Configuration requise

Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (32 et 64 bits).
Logiciels supplémentaires	Microsoft .NET Framework 4.5.2 ou version ultérieure.
Appareil Brother	Un appareil Brother pris en charge (connecté au réseau ou par USB). Pour vérifier si votre appareil est pris en charge, contactez votre revendeur Brother local.

1.3 Exécution de l'outil

Vous n'avez pas besoin d'installer l'outil pour l'utiliser. Copiez le contenu de l'archive du Brother Software Licence Management Tool dans le dossier de votre choix, puis double-cliquez sur l'outil pour l'exécuter.

REMARQUE

- Une connexion Internet est requise pour la connexion au serveur Brother.
- Si les activations précédentes n'ont pas été terminées, le processus d'activation reprendra lors du démarrage, puis les appareils nouvellement activés redémarreront.

Activation des solutions logicielles

2.1 Avant de commencer

Pour activer une solution logicielle, utilisez le Brother Software Licence Management Tool pour envoyer un fichier de licence valide aux appareils Brother que vous souhaitez activer. Pour vous assurer que le fichier de licence a bien été envoyé aux appareils cibles, suivez la liste de contrôle ci-dessous :

N٥	Vérification	Commentaires
1	Avez-vous un fichier de licence de solution logicielle (au format LIC) ?	Si vous n'en avez pas, contactez votre revendeur Brother local.
2	Votre ordinateur et les appareils cibles sont-ils connectés à votre réseau local ?	 Assurez-vous que les appareils cibles sont bien configurés, connectés et disponibles. Pour exporter la liste des appareils disponibles (au format CSV), cliquez sur Exporter la liste des périphériques dans le menu déroulant du bouton Rechercher.
3	Les appareils cibles disposent-ils du dernier microprogramme ?	Pour mettre à jour le microprogramme de vos appareils, visitez support.brother.com
4	Les appareils cibles sont-ils protégés par mot de passe ?	 Assurez-vous de connaître les mots de passe des appareils cibles. Si vous utilisez des mots de passe différents, vous devez activer les appareils individuellement ou par lots en fonction des mots de passe qu'ils ont en commun.
5	Activez-vous plusieurs solutions logicielles ?	Vous devez activer chaque solution logicielle individuellement. Pour plus d'informations, consultez la section <i>Activation de</i> <i>solutions sur plusieurs appareils</i> en page 7.

2.2 Activation d'une solution logicielle

Vous pouvez activer la même solution logicielle sur plusieurs appareils si les appareils cibles ont un mot de passe commun, ou s'ils ne sont pas protégés par mot de passe.

L'outil répertorie les appareils Brother sur votre réseau.
 Si aucun appareil n'est répertorié, cliquez sur le bouton **Rechercher** pour mettre à jour la liste.

Rechercher	Sélectionner	Effacer sélect	ion Con Activer	aramètres 1 A pro	pos		
Nom du noeud	Adresse IP	Numéro de série	Nom du modèle	Emplacement	Contact	Fonctions a	ctivée
Périphériques résea	iu —						
]			Brother MFC-L8900CDW s	eries			

Х

...

Annuler

Ok

- 2. Vérifiez si les appareils que vous souhaitez se trouvent dans la liste :
 - Si les appareils sont dans la liste, passez à l'étape 4.
 - Si les appareils ne sont pas dans la liste, passez à l'étape 3.
- 3. Si les appareils ne sont pas dans la liste, procédez comme suit :

a)Dans le menu déroulant du bouton
Rechercher, cliquez sur Ajouter un
périphérique.

Q	Rechercher +			
	Rechercher	F4		
	Ajouter un périphérique	Ins		
	Exporter la liste des périphériques			

Ajouter un périphérique

Nom du nœud spécifique:

b)Dans la fenêtre **Ajouter un périphérique**, spécifiez les détails de vos appareils puis cliquez sur **Ok**.

REMARQUE	O Adresse IP spécifique:
Vous pouvez modifier les	
paramètres de proxy en cliquant sur le bouton Paramètres dans la fenêtre principale.	O Plage d'adresses IP spécifiques: De: À:
	O Adresses IP ou noms de nœud spécifiques du fichier:

4. Double-cliquez sur les appareils que vous souhaitez sélectionner pour activation, puis cliquez sur le bouton **Activer**.

🔍 Rechercher 👻 [Sélectionner	Effacer sélect	ion 🔁 Activer 🔅	Paramètres 🚺 À pro	pos			
Nom du noeud Périphériques réseau –	Adresse IP	Numéro de série	Nom du modèle	Emplacement	Contact	Fon	ctions ac	tivée:
2			Brother MFC-L8900CDW	series				

5. La fenêtre **Choix de licence** apparait. Sélectionnez le fichier de licence de solution logicielle (fichier LIC) approprié à vos appareils cibles.

1	de licence.			
O Clé de	licence (20 chiff	res):		12.0
				-
Deserves		olement for ald	a da Basara dh	8
la fois.	Afin d'activer pl	usieurs fonctio	ns, vous devez	d'abord les
active	separement.			

REMARQUE

Si vous disposez de codes de licence à 20 chiffres, vous pouvez les utiliser au lieu du fichier LIC.

6. Si les appareils sont protégés par mot de passe, saisissez le mot de passe, puis cliquez sur **Ok**.

7. Vérifiez que les informations contenues dans la boîte de dialogue **Confirmation** sont correctes, puis cliquez sur le bouton **Activer**.



Lorsque l'activation est terminée, le fichier journal est enregistré dans le dossier de l'outil.

Les appareils nouvellement activés sont redémarrés et vous pouvez alors utiliser votre nouvelle solution logicielle.

REMARQUE

Si vous ne parvenez pas à activer les appareils cibles, consultez la section Dépannage en page 8.

2.3 Activation de solutions sur plusieurs appareils

Lorsque vous activez plusieurs solutions logicielles sur plusieurs appareils qui utilisent des mots de passe différents, organisez les appareils cibles en lots pour vous assurer de leur bonne activation. Regroupez d'abord les appareils en fonction des fichiers de licence de solution logicielle dont vous disposez, puis en fonction des mots de passe communs définis sur les appareils cibles.

Exemple

- Nombre d'appareils cibles : 30
- Mots de passe communs : 3
- Solutions logicielles/Fichiers de licence : 3

Regroupez les appareils cibles en six lots cibles :

Lot	Appareils	Mot de passe	Solution	Fichier de licence
1	1 à 10	Mdp_1	CustomUI	Exemple_CustomUI.LIC
2	11 à 20	Mdp_2	CustomUI	Exemple_CustomUI.LIC
3	21 à 30	Mdp_3	CustomUI	Exemple_CustomUI.LIC
4	11 à 20	Mdp_2	SecurePrint+	Exemple_SecurePrint+.LIC
5	21 à 30	Mdp_3	SecurePrint+	Exemple_SecurePrint+.LIC
6	21 à 30	Mdp_3	Barcode Utility	Exemple_Barcode_Utility.LIC

Utilisez l'outil pour activer chaque lot cible individuellement :

1. Activer le lot 1 (CustomUI pour les appareils 1 à 10) :

- a) Sélectionnez les appareils 1 à 10 dans la liste.
- b) Sélectionnez le fichier de licence « Exemple_CustomUI.LIC ».
- c) Saisissez le mot de passe « Mdp_1 » puis terminez l'activation.

2. Activer le lot 2 (CustomUI pour les appareils 11 à 20) :

- a) Sélectionnez les appareils 11 à 20 dans la liste.
- b) Sélectionnez le fichier de licence « Exemple_CustomUI.LIC ».
- c) Saisissez le mot de passe « Mdp_2 » puis terminez l'activation.

3. Activer le lot 3 (CustomUI pour les appareils 21 à 30) :

- a) Sélectionnez les appareils 21 à 30 dans la liste.
- b) Sélectionnez le fichier de licence « Exemple_CustomUI.LIC ».
- c) Saisissez le mot de passe « Mdp_3 » puis terminez l'activation.

4. Activer le lot 4 (SecurePrint+ pour les appareils 11 à 20) :

- a) Sélectionnez les appareils 11 à 20 dans la liste.
- b) Sélectionnez le fichier de licence « Exemple_SecurePrint+.LIC ».
- c) Saisissez le mot de passe « Mdp_2 » puis terminez l'activation.

5. Activer le lot 5 (SecurePrint+ pour les appareils 21 à 30) :

- a) Sélectionnez les appareils 21 à 30 dans la liste.
- b) Sélectionnez le fichier de licence « Exemple_SecurePrint+.LIC ».
- c) Saisissez le mot de passe « Mdp_3 » puis terminez l'activation.

6. Activer le lot 6 (Barcode Utility pour les appareils 21 à 30) :

- a) Sélectionnez les appareils 21 à 30 dans la liste.
- b) Sélectionnez le fichier de licence « Exemple_Barcode_Utility.LIC ».
- c) Saisissez le mot de passe « Mdp_3 » puis terminez l'activation.

Dépannage

Problème	Solution
Impossible de se connecter au serveur Brother.	Vérifiez votre connexion Internet et redémarrez l'outil.
Impossible d'utiliser les codes de licence pour plusieurs types de fonctions.	 Pour activer plusieurs solutions logicielles, vous devez activer chaque solution logicielle individuellement. Pour plus d'informations, consultez la section <i>Activation de solutions sur plusieurs appareils</i> en page 7. Pour obtenir la liste des solutions qui n'ont pas été activées correctement, consultez le fichier « licence code_error_log.csv » dans le dossier de l'outil.
Le nombre de codes de licence fournis est insuffisant.	 Pour obtenir des fichiers de licence ou codes supplémentaires, consultez votre revendeur Brother. Pour obtenir la liste des appareils qui n'ont pas encore été activés, consultez le fichier « error_log.csv » des appareils dans le dossier de l'outil.
Les appareils sélectionnés sont incompatibles, ou la solution logicielle est déjà activée.	 Assurez-vous que la solution logicielle que vous souhaitez utiliser est compatible avec les appareils cibles. Vérifiez que la solution logicielle n'est pas déjà activée pour les appareils cibles.
L'activation ne s'est pas terminée.	Si une des activations précédentes n'a pas été terminée, le processus d'activation reprendra lors du démarrage, puis les appareils nouvellement activés redémarreront.
J'ai remplacé un appareil Brother et souhaite réutiliser le code pour activer un nouvel appareil.	Les codes d'activation ne peuvent pas être utilisés deux fois. Demandez un code de remplacement auprès de votre revendeur Brother.
J'ai envoyé le code au mauvais appareil. Puis-je annuler cette action ?	Si un code a été enregistré, il ne peut pas être réutilisé. Contactez votre revendeur Brother pour demander un code de remplacement.

