

## Informații importante referitoare la securitate

### Interfețe și servicii de rețea activate implicit din fabrică

#### Interfețe de rețea

- Ethernet: Comunicarea în rețea începe atunci când este conectat un cablu.

#### Servicii de rețea

Serviciu	Protocol	Descriere
Server web	HTTPS	Serverul web este folosit pentru a vizualiza și modifica informațiile și setările echipamentului prin web based management și instrumentele de management Brother. De asemenea, suportă imprimarea, scanarea și trimiterea de faxuri utilizând AirPrint, Mopria™ și Serviciile Web.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP este utilizat pentru vizualizarea și modificarea informațiilor mașinii prin instrumentele de gestionare Brother. În setările implicite din fabrică, este activată doar vizualizarea.
LPD	LPD	LPD este utilizat în principal pentru imprimare. De asemenea, acceptă funcția de trimitere PC-FAX prin aplicațiile Brother.
Port 9100 (port brut)	Port 9100	Portul 9100 este utilizat în principal pentru imprimare. De asemenea, acceptă vizualizarea și modificarea informațiilor despre dispozitiv prin instrumentele de gestionare Brother. În setările implicite din fabrică, este activată doar vizualizarea.
Scanare rețea	(Brother-original)	Scanare rețea este utilizată pentru scanare prin aplicațiile Brother.
Primire PC Fax	(Brother-original)	Primire PC Fax este utilizat pentru funcția de primire fax pe PC prin aplicațiile Brother

- Serviciile de mai sus pot fi dezactivate în mod implicit pe unele modele.
- Puteți dezactiva aceste servicii din bara de navigare din stânga de pe web based management pagină selectând **Rețea > Rețea > Protocol**. Dacă modelul dvs. are fila **Rețea** în partea de sus a ecranului, faceți clic pe această filă și selectați opțiunea **Protocol**.

### Securitatea produselor și a datelor

#### Instalarea produsului

Utilizatorii neautorizați pot accesa fizic produsul sau îl pot manipula de la distanță prin rețea. Asigurați-vă că instalați produsul într-o locație sigură.

## **Precauții privind conexiunea la rețea**

Pentru a asigura utilizarea în siguranță a produsului, vă rugăm să schimbați imediat parola implicită după achiziție. Când încercați să modificați setările de conexiune la rețea prin intermediul web based management, va apărea un mesaj de avertizare dacă modificarea poate reprezenta un risc de securitate. Înainte de a activa astfel de setări, asigurați-vă că rețeaua dvs. este protejată împotriva interceptărilor sau modificărilor neautorizate.

## **Actualizări de firmware**

Pentru o mai mare siguranță și funcționalitate, vă recomandăm să actualizați întotdeauna produsul la cel mai recent firmware. Dacă nu actualizați firmware-ul, pot apărea riscuri de securitate sau anumite funcții pot fi restricționate. Vă rugăm să rețineți că nu ne asumăm responsabilitatea pentru accidente sau problemele cauzate de neactualizarea firmware-ului.

## **Stocare sigură pe medii amovibile**

Dacă este selectat un stick USB ca destinație pentru imprimarea securizată, datele de imprimare vor fi criptate înainte de a fi salvate. Totuși, când utilizați funcția de scanare pentru a salva date pe un stick USB sau card de memorie, datele scanate vor fi salvate fără criptare. Dacă modelul dvs. permite, vă recomandăm să salvați datele scanate ca fișiere PDF protejate cu parolă pentru o securitate sporită.

## **Informații personale**

Informațiile personale stocate în produs pot varia în funcție de produs - de exemplu, pot include date de imprimare, date de scanare, date de fax, numere de telefon, adrese de e-mail și numere de card NFC. Modificarea setărilor produsului poate crește riscul de acces neautorizat la informațiile personale. Asigurați-vă că examinați conținutul și impactul setărilor înainte de a efectua modificări.

## **Precauții la eliminarea produsului**

La eliminarea produsului sau transferul către o terță parte, datele rămase pot reprezenta un risc de utilizare neautorizată. Pentru a asigura securitatea, vă recomandăm să ștergeți toate datele interne în prealabil. Puteți efectua inițializarea selectând opțiunea de resetare din meniul de setări al produsului pentru a restaura setările implicite din fabrică.

## **Utilizarea Telnet și TFTP**

Acest produs acceptă accesul la informațiile administratorului prin Telnet și TFTP, dar aceste protocoale nu garantează comunicații de rețea securizate și sunt dezactivate în mod implicit. Asigurați-vă că mediul de rețea este protejat împotriva accesului neautorizat înainte de a activa aceste protocoale.

## **Despre funcțiile Blocare setări și Blocare funcții în siguranță**

Funcțiile Blocare setări și Blocare funcții în siguranță sunt dezactivate în mod implicit atunci când achiziționați produsul. Pentru instrucțiuni despre cum să le activați, consultați Ghidul utilizatorului Online.

## **Alte informații**

### **Important**

Funcțiile disponibile depind de modelul dvs. Pentru mai multe informații, consultați Ghidul utilizatorului Online al modelului dvs.

### **Mărci comerciale**

Apple, App Store, AirPrint, logo-ul AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Mopria™ și sigla Mopria™ sunt mărci comerciale înregistrate sau neînregistrate și mărci de servicii ale Mopria Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări. Utilizarea neautorizată este strict interzisă.

**Toate denumirile comerciale și denumirile de produs ale companiilor care apar pe produsele Brother, documentele aferente și orice alte materiale sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.**