

# P-touch

## 7500/7600

### BRUKSANVISNING



- Läs igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda din P-touch.
- Fövara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats för framtida referens.

## Konformitetsförklaring (Endast Europa)

BROTHER INDUSTRIES, LTD.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya, 467-8561, Japan

försäkrar att den här produkten överensstämmer med gällande krav och övriga aktuella villkor i direktiv 2004/108/EG och 2005/32/EG.

Adaptern AD-18ES överensstämmer med gällande krav och övriga aktuella villkor i direktiv 2006/95/EG.

En försäkran om överensstämmelse finns på vår webbplats. Gå till <http://solutions.brother.com> -> välj region (t.ex. Europe) -> välj land -> välj din modell -> välj "Bruksanvisningar" -> välj Konformitetsförklaring (\*Välj språk där så krävs).

## Sammanställningar och publikation

Under överinseende av Brother Industries Ltd har denna manual sammanställts och publicerats med innehåll av de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerna.

Innehållet i denna manual och specifikationerna för denna produkt kan ändras utan föregående meddelande.

Brother reserverar rättigheterna att göra ändringar utan föregående meddelande i specifikationerna och material som inryms häri och skall inte hållas ansvarigt för några skador (inklusive följdskador) orsakade av stöd på material som presenteras, inclusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som relaterar till denna publikation.

## Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.  
Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

© 2010 Brother Industries Ltd.

- Microsoft, Windows och Windows Vista är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.
- Namnen på annan mjukvara eller produkter som använts i det här dokumentet är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag som utvecklat dem.

# INNAN DU ANVÄNDER DIN P-TOUCH



Tack för att du har valt att köpa PT-7500/7600.

Din nya P-touch är lättmanövrerad och är ett kompakt märksystem som gör det lätt att skapa professionella, högkvalitativa etiketter. I tillägg till att det är enkelt att skapa etiketter via förformaterade etikettlayouter erbjuder P-touch redigeringsprogramvara funktionerna avancerad etikettformatering, blockformat, streckkoder och autonummering.


## Säkerhetsföreskrifter

För att förhindra egendoms- och personskada förklaras viktiga anmärkningar med olika symboler.

Symbolerna och deras betydelse är följande:

 <b>VARNING</b>	Informerar dig om vad du bör göra för att undvika risk för skada.
 <b>FÖRSIKTIG</b>	Informerar dig om procedurer som du måste följa för att förhindra skada på din P-touch.














Symbolerna som används i manualen är följande:

	Åtgärd EJ tillåten att utföra		Montera EJ ned produkten.
	Spill EJ vatten på produkten och sänk EJ ner den i vatten.		Rör EJ angiven del av produkten.
	Obligatorisk åtgärd		Urkoppling
	Säkerhetsvarning		Varnar för risken för elektriska stötar

## VARNING










### Uppladdningsbart batteri (endast för PT-7600)

Följ dessa riktlinjer för att undvika brand, hetta, skada och elchock.

-  Använd inte denna P-touch med annan typ av laddningsbart batteri än det som anges.
-  För att ladda batteriet sätter du in det i P-touch och använder sedan nätadaptern AD-18ES som är avsedd för denna P-touch.
-  För inte in eller använd det uppladdningsbara batteriet i någon annan utrustning än P-touch. Anslut dem inte direkt till ett nätuttag, cigarettändare i bil eller elektriskt uttag.
-  Utsätt inte det uppladdningsbara batteriet eller P-touch med ett uppladdningsbart batteri monterat för tryck, värme eller en elektrisk laddning (t.ex. en ugn eller mikrovågsugn, torkskåp, högspänningsutrustning eller elektromagnetisk kokare).
-  Placera inte det uppladdningsbara batteriet eller P-touch med ett uppladdningsbart batteri monterat nära en brasa eller där det kan utsättas för värme eller höga temperaturer (t.ex. nära flammor eller spisar, i solen eller på platser där temperaturen blir över 60 °C, exempelvis i en varm bil).
-  Låt inte det uppladdningsbara batteriet bli blött.
-  Kortslut inte polerna hos det uppladdningsbara batteriet eller P-touch med ett uppladdningsbart batteri monterat med exempelvis ett metallföremål.
-  Gör inte hål på ett uppladdningsbart batteri.
-  Var försiktig så att det uppladdningsbara batteriet inte skadas, eller att P-touch med det uppladdningsbara batteriet monterat tar skada.
-  Plocka inte isär eller förändra det uppladdningsbara batteriet eller P-touch med ett uppladdningsbart batteri monterat.
-  Använd inte ett förstört eller deformerat laddningsbart batteri.
-  Använd det inte i frätande omgivning (t.ex. exponerat för salthaltig luft, saltvatten och sur, alkalisk eller frätande gas).
-  För inte in eller ta bort det uppladdningsbara batteriet medan nätadaptern är ansluten.

### Nätadapter







Följ dessa riktlinjer för att undvika brand, elektriska stötar eller missöden.

-  Använd endast den nätadapter (AD-18ES) som exklusivt har tillverkats för din P-touch. Om detta ignoreras kan det leda till olycksfall eller skada. Brother tar inte något ansvar för olycksfall eller skador som beror på att angiven nätadapter inte har använts.
-  Koppla ur nätkabeln direkt och sluta använda maskinen under åskväder. Vid blixn kan det finnas risk för elektriska stötar.
-  Rör inte vid nätadaptern eller kontakten med våta händer.
-  Använd inte nätadaptern på plaster med hög luftfuktighet såsom badrum.
-  Använd inte en skadad nätsladd.
-  Överbelasta inte eluttaget.
-  Placera inte några tunga föremål på, skada eller gör några förändringar på nätsladden eller kontakten. Böj eller drag inte i elsladden med våld.
-  Tappa, slå eller skada inte nätadaptern på annat sätt.
-  Kontrollera att kontakten är helt isatt i vägguttaget. Använd inte ett eluttag som sitter löst.

## VARNING








### Batterier (Alkaliska/uppladdningsbara)


Följ dessa riktlinjer för att undvika att batterier börjar läcka eller skadas.

-  Använd inte metallföremål som pincetter eller metallpennor när du byter batterier.
-  Ladda inte batteriet på plats med hög temperatur.
-  Kasta inte batteriet i elden, hetta inte upp eller demontera det.
-  Om batterivätska kommer i kontakt med hud eller kläder, tvätta av de utsatta områdena noggrant med rent vatten. Batterivätska är skadlig för huden.
-  Om batterierna börjar läcka, se till att batterivätskan inte kommer i kontakt med ögonen eftersom det kan göra att du förlorar synen. Om det kommer i kontakt med ögonen, spola omedelbart med rent vatten och sök omedelbart läkarhjälp.
-  Om batterier börjar lukta, bli varma, missfärgas eller förändras på något annat sätt vid användning, laddning eller förvaring, plocka omedelbart ur batterierna och avsluta användningen.


### P-touch

Följ dessa riktlinjer för att undvika brand, skada, elektriska stötar och kvävning.

-  Var noga med att P-touch inte blir blöt på något sätt.
  -  Rör inga metalldelar nära skrivarhuvudet. Skrivarhuvudet blir mycket varmt under användning och fortsätter att vara mycket varmt direkt efter användning. Rör det inte direct med händerna.
- Skrivhuvud
- 
-  Montera inte isår P-touch. För inspektion, justering och reparation av P-touch, kontakta återförsäljaren där du köpte din P-touch eller ditt lokala auktoriserade servicecenter.
  -  Plastpåsar används vid förpackningen av maskinen. För att undvika kvävningsrisk håll dessa plastpåsar borta från barn.
  -  Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet omedelbart om du känner en onormal lukt, värme eller om den börjar missfärgas, deformeras eller på annat sätt beter sig konstigt när du använder eller lagrar den.
  -  Undvik att tappa eller slå på maskinen eftersom den då kan skadas.

-  Använd inte P-touch med ett främmande föremål inuti. Om vatten, metall eller annat främmande föremål kommer in i P-touch, koppla ur nätadaptern och plocka ut batteriet. Kontakta sedan det ställe där P-touch inköptes eller kontakta ett auktoriserat servicecenter.

-  Rör inte klippenhetens blad.




## FÖRSIKTIG

### Tapeklippare

Följ dessa riktlinjer för att undvika personskada och skada på P-touch.






-  Öppna inte tapefackets lucka när klippenheten används.
-  Utsätt inte klippenheten för överdrivet tryck.

### Nätadapter

-  Om du inte ska använda P-touch under en längre period, vänligen dra ur nätadaptern från P-touch för att undvika batteriläckage eller minskad laddning.
-  Håll alltid i kontakten när du tar ut nätsladden från vägguttaget.




### Batterier (Alkaliska/uppladdningsbara)

Följ dessa riktlinjer för att undvika att batteriet läcker vätska, hettas upp eller att det brister.


-  Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
-  Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.
-  Blanda inte alkaliska batterier med batterier av annan typ.
-  Om du inte ska använda P-touch under en längre tid, vänligen ta ur batteriet för att undvika batteriläckage eller minskad laddning.
-  Låt inte batterierna (Alkaliska/uppladdningsbara) bli våtta.

### P-touch



Följ dessa riktlinjer för att undvika personskada och skada på P-touch.

-  Placera P-touch på en plan och stabil yta såsom ett bord.
-  Placera inte tunga föremål ovanpå P-touch. Tryck inte på LCD-skärmen.
-  Lämna inte P-touch inom räckhåll för barn när baksidan är öppen.

### Tape

-  Beroende på placering, material och miljöförhållanden kan det hända att etiketten skalas av eller inte kan flyttas, etikettens färg kan ändras eller överförs till andra objekt. Innan du sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållanden och materialet.

### Minne

-  Data som lagras i minnet förloras vid driftsstörning eller reparation av P-touch, eller om batteriet tar slut.
-  När strömmen slås av i mer än två minuter raderas all text och formatinställningar. Alla textfiler lagrade i minnet raderas också.

## Allmänna försiktighetsåtgärder

- Använd inte P-touch på något sätt eller för något ändamål andra än de som beskrivs i den här bruksanvisningen. Det kan leda till olyckor eller skada maskinen.
- Stick inte in främmande föremål i utgångshålet för tapen, nätadaptorns uttag, eller USB-porten (endast för PT-7600), etc.
- Vidrör inte skrivarhuvudet med dina fingrar. Använd en mjuk trasa (till exempel bomullstrasa) när du rengör skrivhuvudet eller skrivhuvudets rengöringskasset (TZ-CL4) (tillval) när du rengör skrivhuvudet.
- Rengör inte maskinen med alkohol eller andra organiska lösningsmedel. Använd endast en mjuk, torr trasa.
- Placera inte P-touch/batteri i direkt solljus eller i regn, nära värmekällor, på någon plats med extremt hög eller låg temperatur (till exempel på instrumentbrädan eller bakrutan i bilen) eller på platser med hög luftfuktighet eller med mycket damm.
- Lämna inte något som är tillverkat av gummi eller plast på maskinen under en långre period eftersom maskinen kan smutsas ned.
- Beroende på miljöförhållandena och gjorda inställningar kan vissa tecken eller symboler vara svåra att läsa.
- Använd endast Brother TZ-tape i denna maskin. Använd inte kassetter som saknar märket **TZ**.
- Dra eller tryck inte i tapen i kassetten. Då kan tapen i kassetten eller P-touch skadas.
- Kontrollera att frigöringsspaken är uppe när du stänger locket på undersidan. Det går inte att stänga locket på undersidan om frigöringsspaken är nedtryckt.
- Försök inte skriva ut etiketter med en tom kasset eller utan att någon tapekasset är isatt i P-touch. Om du gör det skadas skrivarhuvudet.
- Försök inte klippa tapen under utskrift eller matning eftersom detta skadar tapen.
- Vi rekommenderar att du använder den USB-kabel som medföljer P-touch. Om annan USB-kabel skulle behöva användas bör du försäkra dig om att den har en hög kvalitet (endast för PT-7600).
- Var försiktig så att du inte repar cd-skivan. Placera inte cd-skivan på en plats som är exponerad för för höga eller för låga temperaturer. Placera inte tunga föremål på cd-skivan eller böj den (endast för PT-7600).
- Programvaran på cd-skivan är avsedd att användas tillsammans med P-touch och kan installeras på mer än en dator (endast för PT-7600).
- Vi rekommenderar starkt att du läser denna Bruksanvisning noggrant innan du använder din P-touch och förvarar den i närheten för framtida referens.

# INNEHÅLL

INNAN DU ANVÄNDER DIN P-TOUCH .....	i
<i>Säkerhetsföreskrifter</i> .....	i
Allmänna försiktighetsåtgärder .....	v

## 1. Komma igång .....

Packa upp din P-touch .....	1
-----------------------------	---

## 2. Etikettlägen .....

Välja läge för etiketttyp .....	3
Normala och vertikala lägen .....	3
Roterat läge och roterat läge med upprepning .....	4
Flaggläge .....	5
Port- och panel1-lägen .....	6
Panel2-läge .....	7

## 3. Grundfunktioner .....

Utföra grundfunktioner .....	9
<i>Välja funktioner, parametrar, inställningar och grupper</i> .....	9
<i>Välja standardinställningen</i> .....	9
<i>Bekräfta ett val</i> .....	9
<i>Avbryta ett val</i> .....	9
Skriva in etikettdata .....	10
<i>Skriva in och redigera text</i> .....	10
<i>Skriva in accenttecken</i> .....	12
<i>Skriva in en streckkod</i> .....	13
<i>Skriva in en symbol</i> .....	15
Formatera etiketter .....	18
<i>Specificera etikettlängd</i> .....	18
<i>Specificera marginal</i> .....	18
<i>Rama in text</i> .....	19
<i>Specificera teckenstorlek</i> .....	20
<i>Specificera teckenbredd</i> .....	21
<i>Specificera teckenstil</i> .....	22
<i>Använda förformaterade mallar, Auto Format</i> .....	23



<b>Skriva ut etiketter .....</b>	<b>24</b>
<i>Förhandsgranska etikettens layout .....</i>	24
<i>Mata tape .....</i>	25
<i>Skriva ut en etikett .....</i>	25
<i>Använda speciella utskriftsfunktioner .....</i>	25
<b>Lagra och hämta filer .....</b>	<b>29</b>
<i>Lagra etiketttext .....</i>	29
<i>Hämta lagrad text .....</i>	30
<i>Ta bort lagrad text .....</i>	30
<b>4. Maskinens inställningar .....</b>	<b>32</b>
<i>Välja hur tape matas och klipps .....</i>	32
<i>Justera teckenfönstrets kontrast .....</i>	32
<i>Ställa in funktionen för automatisk förminskning .....</i>	33
<i>Kalibrera etikettens längd .....</i>	33
<i>Ange om symbolkategorin <b>PERSONAL</b> uppdateras konstant .....</i>	34
<i>Ändra mätenheten .....</i>	34
<i>Visa versionsinformation .....</i>	34
<b>Rengöring .....</b>	<b>35</b>
<i>Rengöra skrivhuvudet, valsarna och tapekniven .....</i>	35
<b>5. Använda P-touch med en dator (endast för PT-7600) ...</b>	<b>37</b>
SYSTEMKRAV .....	38
<i>Installera P-touch Editor 5.0 och skrivardrivrutin .....</i>	38
HUR DU AVINSTALLERAR P-TOUCH EDITOR .....	42
AVINSTALLATION / BYTE AV SKRIVARDRIVRUTIN .....	43
<b>Använda P-touch Editor 5.0 .....</b>	<b>45</b>
<i>Starta P-touch Editor .....</i>	46
<i>Layoutfönster .....</i>	48
<i>Starta hjälpaavsnittet till P-touch Editor .....</i>	50
<b>Överföra data till/från en dator .....</b>	<b>52</b>
<i>Öppna överföringsläget .....</i>	52
<b>Använda P-touch Transfer Manager och P-touch Library .....</b>	<b>53</b>
<i>Starta P-touch Transfer Manager .....</i>	53
<i>Överföra etikettmallar från en dator .....</i>	55
<i>Lägga till en användardefinierad teckenbild i text .....</i>	57
<i>Använda malldata .....</i>	57
<i>Använda databasdata som laddats ned .....</i>	59
<i>Säkerhetskopiera etikettmallar .....</i>	61
<i>Starta P-touch Library .....</i>	63
<i>Söka efter etiketter .....</i>	63

<b>6. Bilaga .....</b>	<b>65</b>
<b>Återställa P-touch .....</b>	<b>65</b>
<b>Felsökning .....</b>	<b>65</b>
<b>Lista över felmeddelanden .....</b>	<b>67</b>
<b>Maskinens specifikationer .....</b>	<b>72</b>
<i>Huvudenheten .....</i>	<i>72</i>
<b>Tillbehör .....</b>	<b>73</b>
<b>Sökregister .....</b>	<b>74</b>

# 1 Komma igång

## Packa upp din P-touch


Kontrollera att förpackningen innehåller följande innan du börjar använda din P-touch.

### PT-7600


P-touch




Uppladdningsbart batteri (BA-7000)



TZ-tape




Handledsbånd



Cd-skiva



USB-kabel



Nätadapter (AD-18ES)



(Adaptorns utformning kan skilja sig beroende på land.)


## PT-7500

---


P-touch




Handledsbånd



Nätadapter (AD-18ES)




TZ-tape
















(Adaptorns utformning kan skilja sig beroende på land.)

## 2 Etikettlägen


### Välja läge för etikettyp

Om du trycker på  får du möjlighet att välja en av två standardlägen för utformning och utskrift av dina anpassade etiketter, eller en av de sex speciallägen som är tillgängliga för förformaterad utskrift av etiketter, för att identifiera manöverpaneler, kablar, anslutningsdon och andra komponenter.

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  eller  (eller fortsätt att trycka på ) tills önskat läge visas. (Se avsnitten nedan för detaljer om varje etikettläge.)
- 3 Tryck på  om du vill använda det markerade etikettläget.
  - Om **NORMAL** eller **VERTIKAL** har valts ska du skriva in etikettens text på det sätt som beskrivs i kapitel 3, *Grundfunktioner*.
  - Om **ROTERA**, **R & UPPR**, **PORT**, **PANEL1**, **PANEL2** eller **FLAGGA** har valts går du vidare till stegen nedan.
- 4 Tryck på  eller  tills önskad parameter visas.
- 5 Tryck på  eller  tills önskad inställning visas (eller skriv in önskad inställning med siffertangenterna).
- 6 Tryck på  om du vill använda de valda inställningarna.
- 7 Skriv in texten för varje etikett i ett separat textblock.
- 8 Skriv ut etiketterna.
  - Tryck på  om du vill skriva ut en kopia av varje etikett.
  - Om du vill skriva ut flera kopior, skriva ut flera kopior och samtidigt öka vissa tecken eller skriva ut med någon annan utskriftsfunktion, ska du trycka på , följt av  och välja alternativet. (För detaljer, se *Använda speciella utskriftsfunktioner* på sidan 25.)

### Normala och vertikala lägen



Etiketter som skrivs ut med etikettlägena **NORMAL** och **VERTIKAL** kan formateras och skrivas ut så att de passar olika behov.



När du valt etikettläget **NORMAL** eller **VERTIKAL** kan etikettens text skrivas in, formateras, skrivas ut och klipphas som vanligt. I läget **NORMAL** skrivs texten ut vågrätt på etiketten. I läget **VERTIKAL** skrivs texten ut lodrätt på etiketten.

## Roterat läge och roterat läge med upprepning

Etiketter som skrivs ut med dessa lägen kan lindas runt kablar och ledningar för märkning. I båda lägena roteras texten 90 ° motsols och varje textblock skrivs ut på en separat etikett såsom visas nedan. I roterat läge med upprepning skrivs texten ut upprepade gånger längs etiketten så att den lätt kan läsas från alla vinklar.



När **ROTERA** eller **R & UPPR** valts som etikettläge kan du ange längden på varje etikett och en ramstil om så önskas.



- **BL.LÄNGD** (blocklängd): 20,0 till 200,0 mm  
Standard: 30,0 mm
- **RAM:** AV,  1,  2,  3,  4  
Standard: AV

☞ Ett textblock kan maximalt ha 7 textrader och i etikettläget **R & UPPR** skrivs endast textrader som passar in på etiketten ut.

☞ Vi rekommenderar att flexibel ID-tape används för etiketter som ska fästas på kablar och ledningar. När flexibel ID-tape lindas runt cylinderformade föremål ska föremålets diameter vara minst 3 mm, annars ska etikettläget **FLAGGA** användas. De överlappande ändarna på etiketten eller flagglängden ska vara minst 5 mm.

# Flaggläge

Etiketter som skrivs ut i detta läge kan lindas runt kablar eller ledningar med ändarna hopklistrade så att en flagga bildas. I läget **FLAGGA** skrivs varje textblock ut i båda ändarna på separata etiketter. Längden på etikettens uteskrivna del motsvarar kabelns eller ledningens omkrets. Texten kan dessutom skrivas ut horisontalt eller roterat i 90°.



När **FLAGGA** valts som etikettläge kan du ange flaggans längd och diameter, en ramstil om du vill och om texten ska roteras eller inte.


- **FLAG**  $\phi$  (flaggdiameter): 0,0 till 100,0 mm  
Standard: 7,0 mm
- **FLAG**  $\phi$  (flagglängd): 10,0 till 200,0 mm  
Standard: 30,0 mm
- **RAM**: AV,  1,  2,  3,  4  
Standard: AV
- **ROTERA**: AV, PÅ  
Standard: AV

- ☞ Ett textblock kan maximalt ha 7 textrader.
- ☞ Vi rekommenderar att flexibel ID-tape används för etiketter som ska fästas på kablar och ledningar. Använd etikettläget **FLAGGA** om flexibel ID-tape ska lindas runt cylinderformade föremål med en diameter på mindre än 3 mm. Flagglängden bör vara minst 5 mm.


## Port- och panel1-lägen

Etiketter som skrivs ut med dessa etikettlägen kan användas till att identifiera olika komponenter eller paneler.


I etikettläget **PORT** skrivs varje textblock ut på en separat etikett vilket gör etiketterna lämpliga för märkning av olika komponenter eller portar som inte är placerade på jämna avstånd från varandra.




I etikettläget **PANEL1** skrivs alla textblock ut på en etikett med jämna avstånd vilket gör etiketten användbar för t.ex. rader av strömbrytare, säkringar eller kontakter som är placerade på lika avstånd från varandra på en panel. Dessutom kan textblocken skrivas ut i den ordning de skrevs in eller i omvänd ordning.




**PORT**



**PANEL1**  
(SKRIV I inställt  
på **ORDNING**)



**PANEL1**  
(SKRIV I inställt  
på **OMVÄND**)



När etikettläget **PORT** eller **PANEL1** har valts kan du ange längden på varje textblock eller etikett och välja en ramstil om du vill. I etikettläget **PANEL1** ska du välja om textblocken ska skrivas ut i den ordning de skrevs in eller i omvänd ordning.




- **BL.LÄNGD** (blocklängd): \* För etikettläget **PORT**:  
20,0 till 200,0 mm  
Standard: 30,0 mm  
\* För etikettläget **PANEL1**:  
6,0 till 200,0 mm  
Standard: 30,0 mm
- **RAM**: \* För etikettläget **PORT**:  
AV, 1 , 2 , 3 , 4   
Standard: AV  
\* För etikettläget **PANEL1**:  
AV, 1    , 2    , 3    ,  
4    , 5    , 6    ,  
7    , 8    , 9      
Standard: AV
- **SKRIV I** (utskriftsordning): **ORDNING, OMVÄND**  
Standard: **ORDNING**


- ☞ Vi rekommenderar att tape med extra stark fästförmåga används för dessa etikettyper.
- ☞ Parametern **SKRIV I** är endast tillgänglig i etikettläget **PANEL1**.
- ☞ Genom att använda numreringsfunktionen med etikettläget **PANEL1** är det lätt att skapa en etikett med flera block av stigande tecken, t.ex. för märkning av paneler såsom visas ovan. (För detaljer om numreringsfunktionen, se *Skriva ut flera kopior med ökning av tecken* på sidan 26.)

## Panel2-läge

Att ange en bestämd längd för varje block gör denna etikett användbar för en rad anslutningar och kopplingsbord. Textblocken kan dessutom skrivas ut i den ordning som de skrevs in, eller i omvänd ordning. Texten kan även skrivas ut roterad 90°.



PANEL2







- **BLOCK :** 1 till 50 block  
Standard: 1
- LÄNGD :** 6.0 till 200.0 mm  
Standard: 17.5mm
- MULTIPLE :** x1 till x9  
Standard: 1
- **RAM :** AV, 1 | | | , 2 | | , 3 | | ,  
4 □□□, 5 □□□, 6 □□□,  
7 □□□, 8 □□□, 9 □□□  
Standard: AV
- **SKRIV I :** **ORDNING, OMVÄND**  
Standard: **ORDNING**
- **ROTERA :** **AV, PÅ**  
Standard: AV

- ☞ Blockantalet kan endast anges eller ändras med **BLOCK**-parametern. Textblock kan inte läggas till eller raderas på något annat sätt.
- ☞ Om det angivna blockantalet i etikettläget **PANEL2** är lägre än antalet textblock som redan har matats in, kommer de redan inmatade textblocken att raderas. Om det angivna antalet block är fler än antalet inmatade textblock, läggs textblock till.
- ☞ Vi rekommenderar att tape med extra strak fästförmåga används för dessa etikettyper.


# 3 Grundfunktioner

## Utföra grundfunktioner


### Välja funktioner, parametrar, inställningar och grupper

- Om “◀▶” visas, tryck på  om du vill markera föregående alternativ eller på  om du vill markera nästa.
- Om “▲▼” visas, tryck på  om du vill markera föregående alternativ eller på  om du vill markera nästa.


### Välja standardinställningen

- Tryck på  om du vill välja standardinställningen för en funktion eller parameter.

### Bekräfta ett val

- Tryck på  om du vill markera ett alternativ i en lista, välja den markerade inställningen eller svara “Ja”.




### Avbryta ett val



- Tryck på  om du vill lämna en funktion och återgå till den föregående skärmen utan att ändra texten eller svara “Nej”.




# Skriva in etikettdata



## Skriva in och redigera text

### Skriva in tecken


- Tryck på tecknets tangent om du vill skriva in en liten bokstav, en siffra, ett komma eller en punkt.
- Tryck på  och gå in i skiftläge och tryck sedan på tecknets tangent om du vill skriva in en stor bokstav.
- Tryck på  och sedan på  och gå in i versalläge om du vill skriva flera stora bokstäver i följd.

 Tryck på  om du vill lämna skiftläget utan att skriva en bokstav.

 Tryck på  och sedan på  när du vill lämna versalläge.













 Tryck på  och sedan på teckentangenten om du vill skriva in en liten bokstav i versalläge.






### Skriva in mellanslag

- Tryck på  om du vill lägga till ett tomt mellanrum i text.


### Flytta markören

Flytta markören för att granska och redigera texten eller välja olika funktioner och inställningar.

- Om du vill flytta markören åt vänster, höger, upp eller ned, tryck på  eller ,  eller .
- Tryck på  och sedan på  om du vill flytta markören till början av den aktuella textraden.
- Tryck på  och sedan på  om du vill flytta markören till slutet av den aktuella textraden.
- Tryck på  och sedan på  om du vill flytta markören till början av den inskrivna texten.
- Tryck på  och sedan på  om du vill flytta markören till slutet av den inskrivna texten.

 Håll  eller ,  eller  nedtryckt om du vill flytta markören flera tecken eller rader på en gång.

## Lägga till en ny textrad

- Tryck på  när du vill avsluta den aktuella textraden och börja på en ny. “↵” visas i slutet av raden.

☞ Antalet textrader som kan skrivas ut beror på tapens bredd.


Tapebredd	Maximalt antal rader som kan skrivas ut
6 mm	2
9 mm	2
12 mm	3
18 mm	5
24 mm	7

☞ Radnumret i teckenfönstret visar textblockets radnummer.

## Lägga till ett nytt textblock



- Om du vill skapa ett nytt textblock så att ett textavsnitt kan ha ett annat antal rader, ska du trycka på  och sedan på . “↵” visas i slutet av blocket.

Till exempel text som skrivits in såsom visas nedan, kommer att skrivas ut på följande sätt.









- ☞ En etikett kan ha maximalt femtio textblock.
- ☞ Numret på blocket som markören finns i visas i teckenfönstrets undre del.
- ☞ Alla textblock har samma formateringsfunktioner.
- ☞ Vissa etiketter kan vara blanka om du försöker skriva ut stora mängder data på en gång. Om du t.ex. skriver ut 50 poster, begränsas det maximala antalet tecken som kan skrivas ut samtidigt till ca. 200.

## Infoga text

- Om du vill infoga texten som du skriver på markörens aktuella plats, kontrollera att indikatorn **Insert** visas. Om inte, tryck på  för att aktivera infogningsläge.
- Tryck på  när du vill lämna infogningsläge och istället skriva över texten på markörens aktuella plats.

## Ta bort text





- Om du vill ta bort tecken till vänster om markörens aktuella plats, tryck på  tills alla tecken som du vill ta bort har raderats.
- Ta bort all text:
  - 1 Tryck på , sedan på .
  - 2 Tryck på  eller  och välj antingen **ENDAST TEXT** (tar enbart bort text) eller **TEXT&FORMAT** (tar bort all text och återställer alla formateringsfunktioner till standardinställningarna).
  - 3 Tryck på .

## Skriva in accenttecken


Olika accenttecken finns tillgängliga med accentfunktionen.




Följande accenttecken finns:

Character	Accented Characters	Character	Accented Characters
a	á à â ã ä æ å ç à á â ã	n	ñ ñ ñ ñ
A	À Á Â Ã Ä Å Æ Ā Ā Ā Ā Ā	N	Ñ Ñ Ñ Ñ
c	ç ċ é	o	ō ö ø œ õ œ ö
C	Ç Ć Ć	O	Ó Ô Õ Ø Ö Œ Æ
d	ď ð đ	r	ř ř ř
D	Ď Đ	R	Ř Ř Ř
e	é è ê ë ē ē ē ē	s	š š š š š
E	É Ê Ë Ĕ Ė Ę Ě Ę Ě Ě	S	Š Š Š Š Š
g	ğ ğ	t	ť ť ť
G	Ğ Ğ	T	Ť Ť Ť
i	í î ï ï ï ï	u	ú ù ú ú ú ú ú
I	Í Î Ï Ï Ï Ï	U	Ú Û Ü Ü Ů Ů Ů Ů
k	ķ	y	ý ŷ
K	Ķ	Y	Ý Ÿ
l	ł ł ł ł	z	ž ž ž
L	Ł Ł Ł Ł	Z	Ž Ž Ž

- 1 Tryck på , sedan på . Meddelandet "ACCENTTECKEN a-z/A-Z?" visas.
- 2 Tryck på den tangent som motsvarar det önskade tecknet flera gånger tills det korrekta tecknet visas.
- 3 Lägg till accenttecknen i texten.
  - Gå till steg 5 om du bara vill lägga till ett accenttecken eller det sista accenttecknet i en serie.
  - Tryck på , följt av  om du vill lägga till en serie av accenttecken i texten.

4 Upprepa stegen 2 och 3 för varje extra accenttecken.

5 Tryck på .

Om du vill skriva in ett accenttecken med versaler, tryck på  (eller tryck på  och  och gå in i versalläge) innan bokstavstangenten trycks in.

## Skriva in en streckkod

Funktionen **Bar Code** gör att streckkoder kan skrivas ut på etiketter.








- Eftersom maskinen inte är speciellt utformad att skapa streckkodsetiketter, kanske vissa streckkodsläsare inte kan läsa etiketterna.
- Streckkodsläsare kanske inte kan läsa streckkoder som skrivits ut med vissa bläckfärger på tape med vissa färger. För bästa resultat ska streckkodsetiketter skrivas ut i svart på vit tape.

De olika streckkodsparametrarna gör att du kan skapa anpassade streckkoder.



Parameter	Inställningar
<b>PROTOKOLL</b>	<b>CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E, CODABAR, EAN128, CODE128</b>
<b>BREDD</b> (streckkodens bredd)	<b>LITEN, MEDIUM, STOR</b>
<b>UNDER#</b> (siffror skrivs ut under streckkoden)	<b>PÅ, AV</b>
<b>KONT.SIFFRA</b>	<b>AV, PÅ</b>





Parametern **KONT.SIFFRA** är endast tillgänglig för protokollen **CODE 39, I-2/5** och **CODABAR**.



## Ställa in streckkodsparmetrar

- 1 Tryck på , sedan på .
- 2 Tryck på  eller  tills parametern du vill ändra visas.
- 3 Tryck på  eller  tills önskad inställning visas.
- 4 Upprepa stegen 2 och 3 tills alla parametrar är inställda som du vill.
- 5 Tryck på .

## Skri va in streckkodsdata

- 1 Tryck på .
- 2 Skriv in nya streckkodsdata eller redigera gamla data.
- 3 Tryck på  när du vill lägga till streckkoden i texten.

☞ Om du vill lägga till specialtecken i streckkodsdata (endast protokollen **CODE39**, **CODABAR**, **EAN128** eller **CODE128**), placera markören under tecknet till höger om platsen där du vill lägga till specialtecknet och tryck på . Tryck på  eller  tills önskat kontrolltecken visas och tryck därefter på  för att lägga till tecknet till datan. (Se tabellerna nedan för en lista över tillgängliga specialtecken.)

☞ Om du vill ändra data eller parameterinställningarna för **BREDD** eller **UNDER#** i en streckkod som redan lagts till i texten, tryck på , följt av .

Följande kontrolltecken kan bara läggas till streckkoder som skapats med protokollet **CODE39** eller **CODABAR**.

CODE39

CODABAR

Symbol	Tecken	Symbol	Tecken
0	–	4	/
1	.	5	+
2	(MELLANS LAG)	6	%
3	\$		

Symbol	Tecken	Symbol	Tecken
0	–	3	/
1	\$	4	.
2	:	5	+








Följande specialtecken kan endast läggas till i streckkoder som skapas med protokollen EAN128 eller CODE128.




Symbol	Tecken	Symbol	Tecken	Symbol	Tecken
0	(SPACE)	10	*	20	>
1	!	11	+	21	?
2	"	12	,	22	@
3	#	13	-	23	[
4	\$	14	.	24	\
5	%	15	/	25	]
6	&	16	:	26	^
7	'	17	;	27	_
8	(	18	<		
9	)	19	=		


Symbol	Kontrolltecken	Symbol	Kontrolltecken	Symbol	Kontrolltecken
28	NUL	42	CR	56	ESC
29	\	43	SO	57	{
30	SOH	44	SI	58	FS
31	STX	45	DLE	59	
32	ETX	46	DC1	60	GS
33	EOT	47	DC2	61	}
34	ENQ	48	DC3	62	RS
35	ACK	49	DC4	63	~
36	BEL	50	NAK	64	US
37	BS	51	SYN	65	DEL
38	HT	52	ETB	66	FNC3
39	LF	53	CAN	67	FNC2
40	VT	54	EM	68	FNC4
41	FF	55	SUB	69	FNC1

## Skriva in en symbol



164 symboler och bilder är tillgängliga med symbolfunktionen.

- Tryck på . Kategorin som användes senast visas.
- Tryck på  eller  och välj önskad kategori.
- Tryck på  eller  tills önskad symbol markeras.





- 4 Lägga till symbolen eller symbolerna i texten.
- Gå till steg 6 om du bara vill lägga till en symbol eller den sista symbolen i en serie.
  - Tryck på , följt av  om du vill lägga till en serie med symboler i texten.
- 5 Upprepa stegen 2 till 4 för varje symbol som ska läggas till.
- 6 Tryck på .

En symbol kan också väljas genom att skriva in motsvarande kod från tabellen ovan. Om du t.ex. skriver in "A02" och sedan trycker på  läggs "?" till i texten.

Följande symboler finns:

Kategori	Symboler									
<b>A</b> PUNKTERING	.	,	?	!	"	'	:	;	-	—
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	\	/	&	¿	¡	~	§	▪		
	10	11	12	13	14	15	16	17		
<b>B</b> FÖRETAG	@	#	%	®	©	™				
	00	01	02	03	04	05				
<b>C</b> MATEMATIK	+	-	×	*	±	=	÷			
	00	01	02	03	04	05	06			
<b>D</b> PARENTES	(	)	[	]	<	>	«	»		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
<b>E</b> PIL	→	←	↑	↓	➔	➜	⬆	⬇		
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
<b>F</b> ENHET	°	\$	¥	£	€	¢	f	φ		
	00	01	02	03	04	05	06	07		
<b>G</b> INTERNATIONELLA TECKEN	ā	ā	ß	Š	à	β	γ	δ	μ	Ω
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
	Đ	ð	Ɔ	Ɔ	ij					
	10	11	12	13	14					

Kategori		Symboler									
<b>H</b>	NUMMER	1/2	1/3	1/4	0	1	2	1	2		
		00	01	02	03	04	05	06	07		
<b>I</b>	PIKTOGRAM	★	○	●	□	△	◆				
		00	01	02	03	04	05				
<b>J</b>	ELEKTRISKA/ ELEKTRONISKA										
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
		40	41	42							
<b>K</b>	FÖRBUD										
		00	01	02							
<b>L</b>	VARNING										
		00	01	02	03	04	05	06			
<b>M</b>	KOMMUNIKATION										
		00	01	02	03	04	05				
<b>N</b>	KOMMUNIKATION										
		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
10	11	12	13	14							








Kategori	Symboler			
<b>O</b> ÖVRIGT				
	00	01	02	03
<b>Z</b> PERSONLIG KATEGORI	*Maximalt 16 av de senast valda symbolerna sparas automatiskt i symbolkategorin <b>PERSONAL</b> .			


☞ När symbolkategorin **PERSONAL** är full, skriver nya valda symboler över äldre symboler om inte funktionen Symbol Save är inställd på **OFF**. (Se *Ange om symbolkategorin PERSONAL uppdateras konstant* på sidan 34.)

## Formatera etiketter

### Specificera etikettlängd








Etikettens längd anges på följande sätt:

- Tryck på  sedan på .
- Tryck på  eller  tills **LÄNGD** visas.
- Tryck på  eller  tills önskad etikettlängd visas (eller skriv in önskad inställning med sifvertangenterna).
- Tryck på .








### Specificera marginal

Storleken på marginalerna till vänster och höger om texten kan anges.

- Tryck på  sedan på .
- Tryck på  eller  tills **MARGINAL** visas.
- Tryck på  eller  tills önskad marginalinställning visas (eller skriv in önskad inställning med sifvertangenterna).
- Tryck på .



## Rama in text

- Tryck på , sedan på .
- Tryck på  eller  tills önskad raminställning visas.
- Tryck på . Den valda inställningen tillämpas på hela texten.







Följande ramstilar finns:

Raminställning	Exempel	Raminställning	Exempel
1		8	
2		9	
3		10	
4		11	
5		12	
6		13	
7		14	






## Specificera teckenstorlek

Teckenstorleken kan specificeras för all text på etiketten eller enbart för text på raden där markören befinner sig.

### Formatera teckenstorleken för all text

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  eller  tills **G. STOR** visas.
- 3 Tryck på  eller  tills önskad teckenstorleksinställning visas.
- 4 Tryck på . Den valda inställningen tillämpas på hela texten.

### Formatera teckenstorleken för en rad

- 1 Flytta markören till textraden vars storlek du vill ändra.
- 2 Tryck på , sedan på .
- 3 Tryck på  eller  tills önskad teckenstorleksinställning visas.
- 4 Tryck på . Den valda inställningen tillämpas enbart på textraden där markören befinner sig.







☞ Eftersom textstorlekarna som kan skrivas ut beror på tapens bredd, visar tabellen som följer maximal textstorlek som kan användas med de olika tapebredderna.

Tapebredd	Maximal textstorlek
6 mm	12 punkter
9 mm	18 punkter
12 mm	24 punkter
18 mm	36 punkter
24 mm	48 punkter








☞ När inställningen **AUTO** är vald och texten i ett block enbart består av en rad med stora bokstäver (inga accenttecken), skrivs texten ut en aning större än det maximalt möjliga för tapebredden.

## Specificera teckenbredd

### Formatera bredd för all text

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  eller  tills **G. BREDD** visas.
- 3 Tryck på  eller  tills önskad teckenbreddsinställning visas.
- 4 Tryck på . Den valda inställningen tillämpas på hela texten.

### Formatera bredden för en rad







- 1 Flytta markören till textraden vars teckenbredd du vill ändra.
- 2 Tryck på , sedan på .
- 3 Tryck på  eller  tills **BREDD** visas.
- 4 Tryck på  eller  tills önskad teckenbreddsinställning visas.
- 5 Tryck på . Den valda inställningen tillämpas enbart på textraden där markören befinner sig.

Följande teckenbredder finns för de olika textstorlekarna:






Bredd Storlek	NORMAL	SMAL	TUNN	BRED
48 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC
36 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC
24 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC
18 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC
12 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC
9 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC
6 punkter	ABC	ABC	ABC	ABC

## Specificera teckenstil

### Formatera teckenstilen för all text

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  eller  tills **G. STIL** visas.
- 3 Tryck på  eller  tills önskad teckenstilsinställning visas.
- 4 Tryck på . Den valda inställningen tillämpas på hela texten.

### Formatera teckenstilen för en rad







- 1 Flytta markören till textraden vars teckenstil du vill ändra.
- 2 Tryck på , sedan på .
- 3 Tryck på  eller  tills önskad teckenstilsinställning visas.
- 4 Tryck på . Den valda inställningen tillämpas enbart på textraden där markören befinner sig.

Följande textstilar finns:

Stilinställning	Exempel	Stilinställning	Exempel
NORMAL	ABC	KURSIV	<i>ABC</i>
FET	<b>ABC</b>	K+FET (kursiv & fet)	<b><i>ABC</i></b>
KONTUR	ABC	K+KONT (kursiv & kontur)	<i>ABC</i>



## Specificera justering för alla textrader

- Tryck på .
- Tryck på  eller  tills **JUST.** visas.
- Tryck på  eller  tills önskad inställning visas.
- Tryck på . Den valda inställningen tillämpas på hela texten.













Följande justeringsinställningar finns:

ABC DEFGH IJKLM	ABC DEFGH IJKLM	ABC DEFGH IJKLM	A B C DEFGH IJKLM
VÄNS.	MITTEN	HÖGER	M.JUST

## Använda förformaterade mallar, Auto Format

Olika förformaterade mallar finns som gör att du snabbt och enkelt kan skapa etiketter för olika ändamål, från märkning av lådor, arkivmappar och utrustningar till namnskyltar och ID-märken. När du valt en av de tio etikettmallarna, skriver du in texten i de olika fälten och sedan är etiketten klar att skrivas ut.

Följande etikettmallar finns:

Tangent	Mallnamn	Tapebredd × Etikettlängd	Mallfält	Exempel
	<b>LÅDA</b>	18 mm × 69 mm	① SYMBOL? ② TEXT1? ③ TEXT2? ④ STRECKKOD?	
	<b>INVENT.1</b>	24 mm × 83 mm	① TEXT1? ② TEXT2? ③ STRECKKOD?	
	<b>INVENT.2</b>	24 mm × 79 mm	① TEXT? ② STRECKKOD?	
	<b>INVENT.3</b>	24 mm × 41 mm	① TEXT? ② STRECKKOD?	
	<b>INVENT.4</b>	24 mm × 55 mm	① TEXT1? ② TEXT2? ③ TEXT3? ④ TEXT4? ⑤ TEXT5?	
	<b>ID</b>	24 mm × 69 mm	① TEXT1? ② TEXT2? ③ TEXT3?	

Tangent	Mallnamn	Tapebredd × Etikettlängd	Mallfält	Exempel
	SKYLT	24 mm × 101 mm	① SYMBOL? ② TEXT1? ③ TEXT2?	NO SMOKING
	N.BRICKA	18 mm × 101 mm	① NAMN? ② FÖRETAG?	Robert Becker ABC Transport
	ARKIV	12 mm × 88 mm	① TITEL? ② UNSERTITEL?	August Sales Report <small>Overseas Sales Div.</small>
	IC_KRETS	9 mm × 25 mm	① TEXT1? ② TEXT2?	01234567 wp12

- Tryck på , följt av siffertangenten där mallen du vill använda har lagrats.
- Tryck på . Det första fältet i den valda mallen visas.
- Tryck på eller för att visa varje fält och skriv sedan in texten.
- Tryck på om du bara vill skriva ut en kopia.
  - Tryck på , följt av om du vill skriva ut flera kopior, skriva ut flera kopior och samtidigt öka vissa tecken eller skriva ut texten spegelvänt. (Se *Använda speciella utskriftsfunktioner* på sidan 25 för detaljer).

☞ Accenttecken (sidan 12), symboler (sidan 15) och streckkoder (sidan 13) kan skrivas in i mallfälten.

☞ När du vill lämna mallen ska du visa det sista fältet och sedan trycka på . Menyön Auto Format visas. Tryck på eller tills **AVSLUTA** visas och tryck sedan på .

## Skryva ut etiketter

### Förhandsgranska etikettens layout



Funktionen **Förhandsgranska** gör att du kan se ett exempel på textens layout.

- Tryck på , följt av när du vill förhandsgranska etiketten. Etikettens längd visas i teckenfönstrets undre, vänstra hörn.





☞ Tryck på eller om du vill bläddra åt vänster eller höger i förhandsgranskningen.

☞ Tryck på eller när du vill återgå till texten.

## Mata tape

- Tryck på  om du vill mata ut 23 mm tape. Meddelandet "MATAR" visas.
- ☞ Tryck på  om du vill mata ut eventuellt kvarvarande utskriven tape efter det att du tryckt på  för att sluta skriva ut.

## Skriva ut en etikett











- Tryck på  när du vill skriva ut en etikett. Meddelandena "ARBETAR" och "KOPIOR", följt av numret på etiketten som skrivs ut visas.
- ☞ För att avsluta utskrivningen, tryck på  för att stänga av P-touch.
- ☞ När du ställer in **3** (paus vid klippning; kedjeutskrift) eller **4** (ingen paus vid klippning; kedjeutskrift) i klippfunktionen (sidan 32), kommer "OK ATT MATA UT TAPEN?" att visas. Tryck på  för matning. Tryck på  för att återvända till textinmatningsläget.


## Använda speciella utskriftsfunktioner




Olika speciella utskriftsfunktioner finns som gör att du kan skriva ut flera kopior, skriva ut flera kopior och samtidigt öka värdet för vissa tecken, skriva ut vissa delar av texten eller skriva ut texten spegelvänt.

### Skriva ut flera kopior av en etikett

Funktionen upprepad utskrift gör att du kan skriva ut upp till 99 kopior av samma text.


- 1 Tryck på , sedan på .
- 2 Tryck på  eller  tills **KOPIOR** visas.
- 3 Tryck på  eller  tills önskat antal kopior visas (eller skriv in önskad inställning med sifvertangenterna).
- 4 Tryck på  (eller ). **BEKRÄFTA** visas i menyn Utskriftsval.
- 5 Tryck på  (eller ) när du vill börja skriva ut angivet antal kopior. Numret på varje kopia visas när kopian skrivs ut.























- ☞ Om avklippningsfunktionen är inställd på **1** eller **3**, visas meddelandet “KLIPP TAPE FÖR ATT FORTSÄTTA” efter det att varje etikett skrivits ut. Tryck på tapeknivsknappen när du vill klippa av etiketten och fortsätta skriva ut.
- ☞ Se till att tapen klippas av inom 5 minuter från det att meddelandet visas.
- ☞ Angående de olika alternativen för klippning av tape, se *Välja hur tape matas och klippas* på sidan 32.
- ☞ Om du vill ange inställningar för övriga utskriftsfunktioner, istället för att fortsätta med steg **5**, tryck på  eller  tills **FORTSÄTT** visas i menyn Print Option och tryck sedan på .

## Skriva ut flera kopior med ökning av tecken

Numreringsfunktionen kan användas till att skriva ut flera kopior av samma text och samtidigt öka värdet för vissa tecken (bokstäver, siffror eller streckodsdata) efter det att varje etikett skrivits ut. Denna typ av automatisk ökning är mycket praktisk när serienummeretiketter, produktionskontrolletiketter och andra etiketter som kräver ökande koder skrivs ut.










- 1** Tryck på , sedan på .
- 2** Tryck på  eller  tills **NUMRER.** visas.
- 3** Tryck på  eller  tills önskat antal kopior visas (eller skriv in önskad inställning med sifvertangenterna).
- 4** Tryck på . Meddelandet “START?” visas. (Om enbart tecknet vid markörens aktuella plats ska anges som numreringsfält, tryck på  och gå sedan till steg **9**.)
- 5** Tryck på , ,  eller  tills det första tecknet du vill inkludera i numreringsfältet blinkar.
- 6** Tryck på . Meddelandet “SLUT?” visas.
- 7** Tryck på , ,  eller  tills det sista tecknet du vill inkludera i numreringsfältet blinkar.
- 8** Tryck på . **BEKRÄFTA** visas i menyn Utskriftsval.
- 9** Tryck på  (eller ) när du vill börja skriva ut angivet antal etiketter. Numret på varje kopia visas när kopian skrivs ut.








- ☞ Om avklippningsfunktionen är inställd på **1** eller **3**, visas meddelandet "KLIPP TAPE FÖR ATT FORTSÄTTA" efter det att varje etikett skrivits ut. Tryck på tapeknivsknappen när du vill klippa av etiketten och fortsätta skriva ut.
- ☞ Se till att tapen klippas av inom 5 minuter från det att meddelandet visas.
- ☞ Angående de olika alternativen för klippning av tape, se *Välja hur tape matas och klippas* på sidan 32.
- ☞ Bokstäver och siffror ökas såsom visas nedan.  
 0 → 1 → ...9 → 0 → ...  
 A → B → ...Z → A → ...  
 a → b → ...z → a → ...  
 A0 → A1 → ...A9 → B0 → ...
- Mellanslag (visas som understrykningar "\_" i exemplen nedan) kan användas för att justera mellanrummet mellan tecknen eller reglera antalet siffror som skrivs ut.  
 \_Z → AA → ...ZZ → AA → ...  
 \_9 → 10 → ...99 → 00 → ...  
 1\_9 → 2\_0 → ...9\_9 → 0\_0 → ...
- ☞ Endast ett numereringsfält kan väljas i en text.
- ☞ Ett numereringsfält måste vara placerat på en textrad i ett block.
- ☞ Maximalt fem tecken kan väljas för numereringsfältet.
- ☞ Om du inkluderar icke-alfanumeriska tecken, t.ex. en symbol, i numereringsfältet kommer bara bokstäverna och siffrorna i numereringsfältet att ökas när etiketterna skrivs ut, om fältet bara innehåller ett icke-alfanumeriskt tecken kommer bara en etikett att skrivas ut.
- ☞ Om du vill ange inställningar för övriga utskriftsfunktioner, istället för att fortsätta med steg 9, tryck på  eller  tills **FORTSÄTT** visas i menyn Print Option och tryck sedan på .
- ☞ Hoppa över steg 6 och 7 om en streckkod valts som numereringsfält i steg 5, och fortsätt med steg 8.




## Skriva ut ett intervall av textblock

Funktionen för blockutskrift gör att du kan välja textblocksintervallet som ska skrivas ut.

- 1 Tryck på , sedan på .
- 2 Tryck på  eller  tills den första siffran i intervallet som visas under **BLOCK NR.** blinkar.
- 3 Tryck på  eller  tills önskat blocknummer visas (eller skriv in önskad inställning med sifvertangenterna).














- 4 Tryck på  tills den andra siffran i intervallet som visas under **BLOCK NR.** blinkar.
- 5 Tryck på  eller  tills önskat blocknummer visas (eller skriv in önskad inställning med siffertangenterna).
- 6 Tryck på  (eller ). **BEKRÄFTA** visas i menyn Print Option.
- 7 Tryck på  (eller ) när du vill börja skriva ut angivet antal etiketter. Numret på varje kopia visas när kopian skrivs ut.




☞ Om du vill ange inställningar för övriga utskriftsfunktioner, istället för att fortsätta med steg 7, tryck på  eller  tills **FORTSÄTT** visas i menyn Print Option och tryck sedan på .

## Skriva ut spegelvända etiketter

Denna funktion skriver ut etiketten så att texten kan läsas från tapens vidhäftande sida. Om spegelvända etiketter sätts fast på glas eller något annat genomskinligt material kan de läsas från den motsatta sidan.




- 1 Tryck på , sedan på .
- 2 Tryck på  eller  tills **SPEGEL** visas.
- 3 Tryck på  eller  tills **PÅ** visas.
- 4 Tryck på  (eller ). **BEKRÄFTA** visas i menyn Print Option.
- 5 Tryck på  (eller ) när du vill börja skriva ut angivet antal etiketter. Numret på varje kopia visas när kopian skrivs ut.

☞ Texten ska skrivas ut på genomskinlig tape när funktionen Mirror Printing används.  
 ☞ Om du vill ange inställningar för övriga utskriftsfunktioner, istället för att fortsätta med steg 5, tryck på  eller  tills **FORTSÄTT** visas i menyn Print Option och tryck sedan på .

## Kombinera speciella utskriftsfunktioner

Många av de speciella utskriftsfunktionerna kan kombineras, beroende på olika villkor, t.ex. vilket etikettläge som valts eller om en mall används. Genom att kombinera funktionerna för upprepad utskrift och numrering för att skriva ut två kopior av en etikett med "1" valt som numreringsfält och tre stegvisa ökningar, kommer etiketten ovan att skrivas ut.










☞ Se motsvarande avsnitt ovan för detaljer om de olika speciella utskriftsfunktionerna.



## Lagra och hämta filer

Etiketttext som används ofta samt textens formatering kan lagras i minnet så att det enkelt kan hämtas för redigering och utskrift. När en textfil lagras får den ett nummer som gör det lättare att hämta den. Upp till 10 textfiler eller ca. 2000 tecken kan lagras i minnet.








Eftersom en kopia av den lagrade textfilen hämtas när funktionen Recall används, kan texten redigeras eller skrivas ut utan att originalfilen ändras. När en fil inte längre behövs eller mer utrymme krävs, kan textfilerna tas bort med funktionen Clear.

## Lagra etiketttext

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  eller  tills **SPARA** visas.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på  eller  tills filnumret som du vill lagra texten under visas.
- 5 Tryck på .











- ☞ Om maximalt antal tecken redan lagrats, visas felmeddelandet “MINNET FULLT!” i teckenfönstret. Om det inträffar måste du ta bort en befintlig fil innan en ny kan lagras.
- ☞ En fil redan lagras under det valda filnumret visas meddelandet “SKRIV ÖVER?” i teckenfönstret. Tryck på  om du vill skriva över den lagrade filen med den nya. Om du vill gå tillbaka och välja ett annat filnummer, tryck på  och välj sedan ett annat filnummer.

## Hämta lagrad text



- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  eller  tills **ÖPPNA** visas.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på  eller  tills filnumret som innehåller texten du vill hämta visas.
- 5 Tryck på . Text som skrivits in i teckenfönstret tas bort och texten som lagrats under det valda filnumret visas i teckenfönstret.




- ☞ Om du vill se andra delar av den valda textfilen, tryck på  eller .

## Ta bort lagrad text

- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  eller  tills **RADERA** visas.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på  eller  tills filnumret som innehåller texten du vill ta bort visas.
- 5 Markera filerna som ska tas bort.
  - Gå till steg **6** om du bara vill ta bort en fil.
  - Tryck på  om du vill välja flera filer. Det aktuella filnumret markeras. Fortsätt att välja filer genom att upprepa steg **4**, tryck sedan på  tills alla filer du vill ta bort är markerade.
  - Tryck på , följt av  när du vill ta bort alla filerna.



- 6 Tryck på . Meddelandet "RADERA?" (eller "TA BORT ALLT?") om alla filer markerats) visas.
- 7 Tryck på . Texten som lagrats i de valda filerna tas bort.

- ☞ Om du vill se andra delar av den valda textfilen, tryck på  eller .
- ☞ Om du vill ta bort en textfil bland de som ska raderas, visa textfilen och tryck sedan på  så att filnumret inte längre är markerat.

# 4 Maskinens inställningar


Användningen av P-touch kan ändras och justeras med olika funktioner.

## Välja hur tape matas och klipps





Funktionen **Cut** gör att du kan ange hur tapen matas ut när den skrivits ut. Inställningarna för funktionen Cut består av kombinationer av två olika klippningsmetoder:



**klippningspaus** (maskinen slutar att skriva ut så att etiketten kan klippas av) och **kedjeutskrift** (den sista kopian matas inte ut för avklippning vilket minskar tapespill).



**Kedjeutskrift är en ekonomisk funktion utformad att eliminera "bortkastad tape" i början på etiketter.** Utan kedjeutskrift skärs överflödigt tape från den föregående sessionen bort innan den första etiketten för den aktuella sessionen skrivs ut. Om en




inställning med kedjeutskrift väljs kommer den sista etiketten från den föregående sessionen att vara kvar i maskinen (den har inte matats ut) och nästa etikett skrivs ut utan att tape slösas bort. När den sista etiketten skrivs ut, tryck på  om du vill mata ut etikettserien och tryck sedan på tapeknivsknappen för att skära av den.



Följande inställningar finns: (Standardinställningen är 1.)



1 Tryck på , sedan på .

2 Tryck på  eller  tills **KLIPP** visas.

3 Tryck på  eller  tills önskad inställning visas och tryck sedan på .

☞ Efter utskrivning med klippfunktionen inställd på 3 eller 4, kommer "OK ATT MATA UT TAPEN?" att visas. Tryck på  för matning. Tryck på  för att återvända till textinmatningsläget.








## Justera teckenfönstrets kontrast

Teckenfönstret kan göras ljusare eller mörkare genom att välja en inställning mellan -2 och +2. (Standardinställningen är 0.) Välj ett högre värde om du vill öka kontrasten (göra teckenfönstret mörkare). Välj ett lägre värde om du vill minska kontrasten (göra teckenfönstret ljusare).

- 1 Tryck på , sedan på .
- 2 Tryck på  eller  tills **LCD-KONTRAST** visas.
- 3 Tryck på  eller  tills önskad inställning visas och tryck sedan på .

## Ställa in funktionen för automatisk förminskning

Med funktionen för automatisk förminskning kan du välja om textens bredd (**TEXTBREDD**) eller textens storlek (**TEXTSTORLEK**) ska förminskas om text med storleksinställningen **AUTO** är för stor för etikettlängden som angetts. (Standardinställningen är **TEXTSTORLEK**.)

- 1 Tryck på , sedan på .
- 2 Tryck på  eller  tills **AUTO. FÖRMINSK** visas.
- 3 Tryck på  eller  tills önskad inställning visas och tryck sedan på .

Om **TEXTSTORLEK** är valt och mer text läggs till, kommer teckenstorleken att minskas så att texten passar inom den angivna etikettlängden.










Om **TEXTBREDD** är valt och mer text läggs till, kommer teckenbredden att minskas så att texten passar inom den angivna etikettlängden.

När teckenbredden minskats till **TUNN**, kommer teckenstorleken att minskas så att texten passar inom den angivna etikettlängden.



## Kalibrera etikettens längd

Om längden på den utskrivna etiketten inte motsvarar längden som specificerats med funktionen Length, kan den utskrivna etiketten kalibreras om med funktionen Length Adjust genom att välja en inställning mellan **-5** och **+5**. (Standardinställningen är **0**.)








- 1 Tryck på , sedan på .
- 2 Tryck på  eller  tills **JUST. LÄNGD** visas.
- 3 Tryck på  eller  tills önskad inställning visas och tryck sedan på .

---

## Ange om symbolkategorin PERSONAL uppdateras konstant

---

Du kan ange om symboler ska läggas till symbolkategorin **PERSONAL** trots att kategorin är full (äldre symboler tas bort) (**PÅ**) eller om symboler inte ska läggas till när symbolkategorin **PERSONAL** är full (**AV**). (Standardinställningen är **PÅ**.)








- 1 Tryck på , sedan på .
- 2 Tryck på  eller  tills **SYMBOLUPPDAT.** visas.
- 3 Tryck på  eller  tills önskad inställning visas och tryck sedan på .

---

## Ändra måtenheten

---

Enheterna som används för att visa mätvärden kan ställas in i millimeter (mm) eller tum (tum). (Standardinställningen är tum.)








- 1 Tryck på , och sedan på .
- 2 Tryck på  eller  tills **ENHET** visas.
- 3 Tryck på  eller  tills den önskade inställningen visas, och tryck sedan på .

---

## Visa versionsinformation

---


Denna funktion kan användas till att visa versionsinformationen för programvaran P-touch och den inbyggda teckenuppsättningen.

- 1 Tryck på , sedan på .
- 2 Tryck på  eller  tills **ROM VERSION** visas.
- 3 Tryck på  eller  tills önskad versionsinformation visas.
- 4 Tryck på  när du vill lämna inställningsläget.

# Rengöring





Ibland måste vissa delar på P-touch rengöras. Damm eller smuts kan fastna på P-touchs skrivhuvud och valsar, speciellt om maskinen används utomhus eller på mycket dammiga platser. Vid användning kan tapekniven täckas av lim vilket gör det svårt att skära av tapen.

## Rengöra skrivhuvudet, valsarna och tapekniven

Tryck på  för att stänga av P-touch, och flytta därefter batteriet och koppla loss nätadaptern, innan du tvättar skrivhuvudet och rullarna.

### VARNING

- Ta inte på skrivhuvudet med händerna. Skrivhuvudet kan vara hett.
- Ta inte på tapeknivens blad med händerna.



## **Anmärkningar angående rengöring av skrivhuvud och valsar**

---

- ☞ Rengör maskinens skrivhuvud om en tom, horisontal rand går genom etikettens text.
- ☞ Det är lättare att rengöra skrivhuvudet om en rengöringskassett för skrivhuvuden (TZ-CL4, tillval) används.

## **Anmärkningar angående rengöring av tapekniven**

---

- ☞ Rengör tapeknivens blad om tapen inte skärs av på rätt sätt.

## 5 Använda P-touch med en dator (endast för PT-7600)

P-touch är utrustad med en USB-port som gör att du kan ansluta den till en dator som kör Microsoft® Windows®. Du måste installera skrivardrivrutinen innan du använder skrivaren med datorn. Du måste också installera programvaran för etikettutformning på P-touch Editor. Den bifogade cd-skivan innehåller P-touch Editor 5.0, som är installerad tillsammans med skrivardrivrutinen och P-touch Transfer Manager.

- **P-touch Editor 5.0** är ett program för utformning av etiketter med extra illustrations- och layoutfunktioner som gör att du kan designa mer invecklade etikettmallar och skapa databaser. När etikettmallarna och databaserna har skapats kan de laddas ned till P-touch där de kan användas för att skriva ut etiketter.

- ☞ **Programvaran P-touch Editor och skrivardrivrutinen måste installeras innan P-touch ansluts till datorn eller slås på.**
- ☞ Använd bara den medföljande USB-kabeln för att ansluta P-touch till datorn.
- ☞ En dator kan inte anslutas till flera P-touch-maskiner samtidigt.
- ☞ **Trots att P-touch kan anslutas till datorn via en USB-anslutning kan etiketter som skapats i P-touch Editor inte skrivas ut direkt från programmet.**

## Försiktighetsåtgärder för cd-skivan

- Repa inte cd-skivan.
- Utsätt aldrig cd-skivan för onormalt höga eller låga temperaturer.
- Placera aldrig tunga föremål på cd-skivan och hantera den varsamt.
- Den programvara som finns på cd-skivan är endast avsedd att användas med din inköpta maskin.  
Den kan installeras på flera datorer för användning på t.ex. kontor.

---

## SYSTEMKRAV

---

Kontrollera att systemet uppfyller följande krav, innan du installerar.

<b>Operativsystem</b>	Microsoft® Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7
<b>Minne</b>	Windows® XP: 128 MB eller mer Windows Vista® : 512 MB eller mer Windows® 7: 1 GB eller mer (32 bitar) eller 2 GB eller mer (64 bitar)
<b>Ledigt hårddiskutrymme</b>	70MB eller mer
<b>Gränssnitt</b>	USB-port (USB specifikation 1.1 eller 2.0 protokoll)
<b>Skärm</b>	SVGA grafik eller högre
<b>Övrigt</b>	Cd-läsare för installation

---

## Installera P-touch Editor 5.0 och skrivardrivrutin

---

 Anslut ej USB-kabeln till din dator innan programvaran installerats.



## Installera P-touch Editor 5.0

☞ Installationsproceduren kan ändras beroende på din dators operativsystem. Windows Vista® visas här som ett exempel.

- 1 Starta datorn och kontrollera att du är inloggad som en användare med administratörsrättigheter.
- 2 Sätt i cd-skivan i cd-läsaren. Skärmen P-touch installation visas.

☞ Om skärmen P-touch installation inte visas, dubbelklicka på ikonen "Den här datorn" under Utforskaren och dubbelklicka sedan på ikonen för PT-7600. Om du önskar avbryta installationen under det att den pågår, klicka på [Avsluta].

- 3 Välj önskat språk, och dubbelklicka på den typ av installation som du föredrar.  
**Standard:** Alla funktioner (P-touch Editor och skrivardrivrutin) kommer att installeras (standard).  
**Anpassad:** Du kan ange vilka funktioner du önskar att installera. Rekommenderas för avancerade användare.



- 4 Läs noggrant igenom licensavtalet. Om du accepterar villkoren i licensavtalet, klicka på [Ja] för att fortsätta installationen.
- 5 Skriv in användarnamn och företagsnamn (om så krävs) och klicka sedan på [Nästa].
- 6 Bekräfta destinationen mapp för installation av programvaran och klicka sedan på [Nästa].

☞ Om du vill modifiera eller ändra destinationen mapp, klicka på [Bläddra] för att välja installationssökväg.

- 7 Kryssa för/av de genvägar du önskar lägga till, och klicka därefter på [Nästa].
- 8 Kontrollera inställningarna, och klicka därefter på [Nästa]. (För att ändra inställningarna, klicka på [Bakåt] för att gå tillbaka till rätt fönster och korrigera.)
- 9 De valda funktionerna kommer att installeras automatiskt.

## Installera skrivardrivrutinen

- ☞ Läs innehållet i dialogrutan “Innan skrivardrivrutinen installeras”, kryssa i [Ja, bekräftat] och klicka därefter på [OK].



Proceduren för installation av skrivardrivrutinen varierar beroende på vilket operativsystem som används.


- För Windows® XP (sidan 40)
- För Windows Vista® / Windows® 7 (sidan 41)

### För Windows® XP

- 1 Även om ett varningsmeddelande om att ingen digital signatur hittades visas strax efter att installationen av drivrutinen startar, klicka på [Fortsätt ändå].



- 2 Anslut din P-touch till din PC med en USB-kabel när du ombeds att göra så, och håll sedan nere  och  för att sätta på P-touch i överföringsläget.



- 3 Skrivaren identifieras, och därefter startas "Guiden Ny maskinvara". Välj [Nej, inte denna gång], och tryck sedan på [Nästa]. I dialogrutan för val av installeringsmetod väljer du "Installera programvaran automatiskt (rekommenderas)", och trycker därefter på [Nästa].






- 4 Återigen visas ett meddelande om att ingen digital signatur hittades. Tryck på [Fortsätt ändå] för att installera skrivardrivrutinen. Tryck på [OK] för att stänga det meddelande som visas angående skrivaren som har lagts till.



- 5 Du kommer att bli ombedd att registrera din P-touch online, tryck på [Ja] och sedan på [Nästa]. Om du har valt att registrera produkten, kommer din förvalda webbläsare att visas i ett nytt fönster.
- 6 Tryck på [Slutför] för att avsluta installationen. Starta om din dator om du blir ombedd att göra detta.

## För Windows Vista® / Windows® 7

- 1 När meddelandet som bekräftar installationen av programvara från Brother visas, klicka på [Installera].
- 2 Anslut din P-touch till din PC med en USB-kabel när du blir ombedd att göra så, och håll sedan nere  och  för att sätta på P-touch i överföringsläget.



- 3 Skrivaren identifieras och drivrutinen installeras.
- 4 Du kommer att bli ombedd att registrera din P-touch online, tryck på [Ja] och sedan på [Nästa]. Om du har valt att registrera produkten, kommer din förvalda webbläsare att visas i ett nytt fönster.
- 5 Tryck på [Slutför] för att avsluta installeringen. Starta om din dator om du blir ombedd att göra detta.

---

## HUR DU AVINSTALLERAR P-TOUCH EDITOR

---

Avinstallationen för P-touch Editor 5.0 skiljer sig beroende på vilket operativsystem som används.

### Avinstallera P-touch Editor

---

#### 1 För Windows® XP

Från “Kontrollpanelen” går du till “Lägg till eller Ta bort program”. Fönstret “Lägg till eller ta bort program” visas.

#### För Windows Vista®/Windows® 7

Från “Kontrollpanelen” går du till “Program” och öppnar “Program och funktioner”. Fönstret “Avinstallera eller ändra ett program” visas.

#### 2 För Windows® XP

Välj “Brother P-touch Editor 5.0” och klicka på [Ta bort].

#### För Windows Vista®/Windows® 7

Välj “Brother P-touch Editor 5.0” och klicka på [Avinstallera].

När dialogrutan “Kontroll av användarkonto” visas klickar du på [Fortsätt]. Om du ombeds ange lösenord skriver du in det och klickar sedan på [OK].

#### 3 Klicka på [OK].

När programvaran har tagits bort från din dator visas dialogrutan “Underhåll färdigt”. Klicka på [Avsluta].

#### 4 Stäng fönstret “Lägg till eller ta bort program” (XP)/ “Program och funktioner” (Windows Vista®/Windows® 7). P-touch Editor har avinstallerats.

# AVINSTALLATION / BYTE AV SKRIVARDRIVRUTIN

Under de följande stegen ser du PT-XXXX. Tolka "XXXX" som namnet på din skrivare.

## Avinstallera skrivardrivrutinen

1 Stäng av skrivaren.


### 2 För Windows® XP


Från "Kontrollpanelen" öppnar du fönstret "Skrivare och faxar".

### För Windows Vista®

Från "Kontrollpanelen" går du till "Maskinvara och ljud" och öppnar "Skrivare".

### För Windows® 7

Klicka på  och gå till [Enheter och skrivare].

 För mer information, se Windows® hjälpfunktion.

### 3 För Windows® XP

Välj "Brother PT-XXXX" och klicka på "Fil" - "Radera" eller högerklicka på ikonen och klicka sedan på [Radera].

### För Windows Windows Vista®/Windows® 7

Välj "Brother PT-XXXX" och klicka på [Tabort denna skrivare] eller högerklicka på ikonen och klicka sedan på [Radera] (Windows Vista®)/[Ta bort enhet] (Windows® 7).

### 4 För Windows® XP

Gå till "Arkiv" - "Serveregenskaper". Fönstret "Egenskaper för skrivarserver" visas.

### För Windows Vista®

I fönstret "Skrivare" högerklickar du och väljer "Kör som administratör" - "Serveregenskaper...".

Om dialogrutan som bekräftar auktoriseringen visas klickar du på [Fortsätt].

Om dialogrutan "Kontroll av användarkonto" visas anger du lösenordet och klickar på [OK]. Fönstret "Egenskaper för skrivarserver" visas.

### För Windows® 7

Välj [Fax] eller [Microsoft XPS Document Writer] i fönstret [Enheter och skrivare], och klicka sedan på [Egenskaper för skrivarserver] som visats i menyraden.

### 5 För Windows® XP

Klicka på fliken “Drivrutiner” och välj “Brother PT-XXXX”. Klicka sedan på [Tabort]. Gå till steg 7.

### För Windows Vista®

Klicka på fliken “Drivrutiner” och välj “Brother PT-XXXX”. Klicka sedan på [Tabort...].

### För Windows® 7

Klicka på fliken [Drivrutiner] och klicka sedan på [Ändra drivrutinsinställningar]. (Om ett meddelande om Kontroll av användarkonto visas skriver du in lösenordet och klickar sedan på [OK].) Välj “Brother XX-XXXX” och klicka sedan på [Ta bort...].

### 6 För Windows® XP

Gå till steg 7.

### För Windows Vista®

Välj [Ta bara bort drivrutinen] och klicka på [OK].

### För Windows® 7

Välj [Ta bort drivrutinen och drivrutinspaketet] och klicka på [OK].

### 7 Stäng fönstret “Egenskaper för skrivarserver”.

Skrivardrivrutinen har avinstallerats.

# Använda P-touch Editor 5.0

Med P-touch Editor 5.0 blir det enkelt för alla att skapa och skriva ut mer avancerade etiketter för nästan alla tänkbara behov.

I hjälpaavsnittet till P-touch Editor finns olika sorters etiketter och information om hur du skapar, skriver ut och sparar etiketterna. I exemplet nedan beskrivs en installation i Windows Vista®.

## Anmärkningar angående skapande av mallar

Eftersom vissa funktioner i P-touch Editor 5.0 inte är tillgängliga på P-touch bör du tänka på följande när P-touch Editor 5.0 används till att skapa mallar.

- ☞ Eftersom enbart teckensnittet Helsinki är tillgängligt på P-touch kan teckensnittet som används för att skriva ut texten skilja sig från teckensnittet som valts för mallen i P-touch Editor. Eftersom storleken på all text på P-touch är inställd på **AUTO**, kan textstorleken förminskas automatiskt. Vi rekommenderar att du använder Helsinki-teckensnittet som är installerat i P-touch Editor för bästa resultat när du skapar etiketter.
- ☞ Trots att teckenstilar kan användas för enskilda tecken med P-touch Editor kan stilar endast tillämpas på en rad med text i P-touch. Vissa teckenstilar är inte tillgängliga på P-touch.
- ☞ Till skillnad från P-touch Editor kan P-touch maskinen inte skriva ut understrukna eller överstrukna tecken.
- ☞ Enbart de första 999 raderna i en databas som länkats till en mall kan läsas av P-touch.
- ☞ Enbart den första textrad som skrivits in i ett databasfält kan läsas av P-touch. Om du vill skriva ut från en databas med mer än en textrad ska du skapa mallen och databasen med separata fält för varje textrad.
- ☞ Vissa tecken som finns i P-touch Editor är inte tillgängliga på P-touch.
- ☞ Streckkoder som specificerats med inställningar som inte är kompatibla med strekkodsinställningarna i P-touch kommer inte att skrivas ut korrekt.
- ☞ En mall som skapats med P-touch Editor bör ha en fast längd på maximalt 1 m.
- ☞ Mallen och databasen ska skapas så att inte fler än ca. 500 tecken per etikett skrivs ut.
- ☞ Fält som överskrider utskriftsområdet kanske inte skrivs ut helt.
- ☞ Ett numereringsfält som anges med P-touch Editor kommer inte att överföras och är inte kompatibelt med funktionen **Numbering** på P-touch.
- ☞ Bakgrunder som specificerats med P-touch Editor är inte kompatibla med P-touch.
- ☞ Tid- och datumobjekt som använder inställningen "At Printing" i P-touch Editor kommer inte att skrivas ut.
- ☞ Den utskrivna etiketten kan skilja sig från den som visas i förhandsgranskningsområdet i Transfer Manager.
- ☞ Om antalet fält eller deras ordningsföljd i databasen ändras och endast databasen (\*.csv-filen) överförs för uppdatering, kanske databasen inte länkas korrekt med mallen. Dessutom måste den första raden med data i den överförda filen identifieras av P-touch som "fältnamn", annars kan databasen inte användas för utskrift.

- ☞ En P-touch Editor-layout som använder funktionen för delad utskrift (etiketten förstoras och skrivs ut på 2 eller flera etiketter) kan inte överföras.
- ☞ Inställningarna för etikettlängden i P-touch Editor och P-touch maskinen kan skilja sig något på grund av smärre variationer i den mekaniska hanteringen.

## Starta P-touch Editor

- 1 Klicka på [Start] - [Alla Program (Program)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

- ☞ Du kan också starta P-touch Editor med följande metoder (förutsatt att du skapade en genväg under installationen):
  - Dubbelklicka på genvägen på skrivbordet.
  - Klicka på genvägen i snabbstartsfältet.




När P-touch Editor startas visas dialogrutan [Ny/öppna] där du kan välja om du vill skapa en ny etikettlayout eller öppna en befintlig etikett.

- ☞ Om du vill ange vad P-touch Editor ska göra när programmet startas, ska du klicka på [Verktyg] - [Alternativ] för att visa dialogrutan [Alternativ]. På fliken [Allmänt] kan du välja inställning i listrutan [Funktioner] under [Startinställningar]. Vanligtvis bör du välja [Visa dialogrutan Ny/öppna].

- 2 Välj ett alternativ i dialogrutan [Ny/öppna] och klicka på [OK].

- Du kan välja etikettskrivaren och mediastorlek.
- Om du klickar på [Öppna fil] visas dialogrutan [Öppna]. Du kan då välja och öppna en fil som du har skapat och sparat tidigare.
- Om du klickar på [Visa historik] visas dialogrutan [Historik]. Där kan du välja en av de etiketter som du har skapat nyligen.
- Om du klickar på [Ny] får du välja vertikal eller horisontell text.
- Om du klickar på [Välj efter användning] kan du välja hur etiketten ska användas.
- Om du klickar på [Hjälp - Hur ska jag göra] visas hjälpsnittet till P-touch Editor. I hjälpfilerna lär du dig steg för steg hur du skapar en etikettlayout.






- Om du klickar på [Sök efter uppdateringar] och din dator är ansluten till Internet, kommer du att dirigeras om till Brother Solutions Center (<http://solutions.brother.com>). Använd Brother Solutions Center för att hämta de senaste programmen och läsa vanliga frågor.

# Layoutfönster

## Express-läge

I det här läget går det lätt att skapa etiketter med text och bilder.

Layoutfönstret består av följande delar:



### ① Menyfält

Kommandona kategoriseras under varje meny (Arkiv, Redigera, Visa, Infoga etc.) efter funktion.

### ② Kommandofält

I kommandofältet finns knapparna Ny/öppna, Papper, Text, Ram, Bild etc.

### ③ Verktygsfältet Rita/redigera

Här finns verktyg för att välja ett objekt, skriva in text, rita bilder etc.

### ④ Egenskapsfält

Det går lätt att infoga och ändra formatet på text, bilder etc.

### ⑤ Layoutfönster

Layoutfönstret används för att visa och redigera objekt.


### ⑥ Databasfönster

Visar en ansluten databas.

- ☞ Med hjälp av menyn [Visa] kan du välja att visa/dölja verktygsfälten och fönstren.
- ☞ Mer information finns i hjälpavsnittet till P-touch Editor.

## Professional-läge

I det här läget kan du använda alla funktioner för att skapa etiketter från mallar. Layoutfönstret består av följande delar:



### ① Menyfält

Kommandona kategoriseras under varje meny (Arkiv, Redigera, Visa, Infoga etc.) efter funktion.

### ② Standardverktygsfält

I det här verktygsfältet finns en grupp kommandon som används ofta (Ny layout, Öppna, Spara, Skriv ut etc.).

### ③ Egenskapspalett

I egenskapspaletten finns egenskapsrutor för utskrift, papper, text och layout. Klicka till vänster om varje palett för att visa/dölja rutan.

### ④ Verktygsfältet Rita/redigera

Här finns verktyg för att välja ett objekt, skriva in text, rita bilder etc.

### ⑤ Layoutfönster

Layoutfönstret används för att visa och redigera objekt.

### ⑥ Databasfönster

Visar en ansluten databas.

### ⑦ Sidofält

Om du klickar på fliken går det lätt att infoga och ändra formatet på text, streckoder, ramar, tabeller och bilder samt att arrangera objekt.

- ☞ Med hjälp av menyn [Visa] kan du välja att visa/dölja verktygsfälten, paletterna och fönstren.
- ☞ Mer information finns i hjälpaavsnittet till P-touch Editor.

## Snap-läge

I det här läget kan du göra en skärmdump, skriva ut den som en bild och spara den för framtida bruk. Följ anvisningarna nedan för att starta Snap-läget.

- 1 Om du klickar på [Snap-läge] visas dialogrutan Beskrivning av Snap-läge. Klicka på [OK].

- ☞ Om du markerar [Visa inte detta meddelande igen] kan du gå direkt till Snapläget nästa gång.
- ☞ Du kan även starta det via [Start] - [Alla program (Program)] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0 (Snap mode)].



- 2 Snap-läget visas.

- ☞ Mer information finns i hjälpaavsnittet till P-touch Editor.




## Starta hjälpaavsnittet till P-touch Editor


I det här avsnittet beskrivs hur du startar hjälpaavsnittet till P-touch Editor för Windows. I exemplet nedan beskrivs en installation i Windows Vista®.

## Starta från Start-knappen

- 1 Tryck på [Start]-[Alla program (eller Program)]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0].




- 2 I dialogen [Ny/öppna] trycker du på [Hjälp-  
Hur ska jag göra].




## Starta från P-touch Editor

Klicka på hjälpmenyn och välj P-touch Editor hjälp.




Express-läge



Professional-läge


## Starta från Snap-läget

Högerklicka på musen och välj P-touch Editor hjälp.



## Skriver ut en hjälpbeskrivning

Det går att skriva ut den information som finns i hjälpavsnittet till P-touch Editor. Använd en vanlig skrivare för att skriva ut informationen i hjälpavsnittet till P-touch Editor.

- 1 Välj det ämne som du vill skriva ut på fliken [Innehåll].
- 2 Klicka på  i verktygsfältet.
- 3 Välj vilka ämnen som ska skrivas ut och klicka på [OK] .





- 4 Välj [skrivare] och klicka på [Skriv ut].


☞ Välj en vanlig skrivare med stöd för vanliga papperstorlekar som t.ex. A4.


## Överföra data till/från en dator

En mall, databas eller en användardefinierad teckenbild (dvs ett tecken som inte finns på P-touch) kan överföras från datorn och tilldelas en PF-tangent på P-touch.

### Öppna överföringsläget

- Håll  nedtryckt och tryck på  för att aktivera P-touch i överföringsläge.



- ☞ Tryck på  för att stänga av P-touch när du vill lämna överföringsläget.
- ☞ **Var noga med att inte koppla från P-touch när data sänds till den eftersom data annars kan förloras.**
- ☞ Oavsett om din P-touch drivs av batterier eller av nätadaptern, kommer maskinen automatiskt att stängas av om ingen tangent trycks ner, eller om den har varit igång i över fem minuter.

## Använda P-touch Transfer Manager och P-touch Library

Även om PT-7600 kan anslutas till datorn genom en USB-anslutning, kan inte etikettlayouten som är skapad i P-touch Editor skrivas ut direkt från programmet.

**P-touch Transfer Manager:** PT-7600 kan överföra mallar som är skapade i P-touch Editor. Du kan också spara data om etikettmallar från P-touch i datorn som en säkerhetskopia.

**P-touch Library:** Med denna tillämpning kan du hantera P-touch etikettmallar och annan data i datorn.


---

### Starta P-touch Transfer Manager

---

- 1 Klicka på [Start]-knappen och välj [Alla program (Program)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1].  
P-touch Transfer Manager startas.






# Layoutfönster



- ① Meny  
Kommandona kategoriseras i varje meny (Arkiv, Redigera, Visa, Verktyg och Hjälp) efter funktion.
- ② Verktygsfält  
Det finns ikoner för kommandon som används ofta. Klicka på en ikon för att använda kommandot.
- ③ Välj skrivarmodell (endast för P-touch Transfer Manager)  
Välj den skrivarmodell som du vill skicka data till. När du väljer en skrivare visas endast de data som kan skickas till den valda skrivaren i listvyn.
- ④ Mappvy  
Visar en lista med mappar. Om du väljer en mapp, visas de data som finns i den valda mappen i listvyn till höger.
- ⑤ Listvy  
De data som finns i den mapp som har valts visas.
- ⑥ Förhandsgranskning  
De etikettmallar som har valts i listvyn visas som en förhandsgranskning.



## Förklaringar till ikonerna


Ikon	Knappnamn	Funktion
	Överför (endast för P-touch Transfer Manager)	Överför etikettmallar och annan data från din dator till P-touch (när en USB-gränssnittskabel ansluts).
	Säkerhetskopiera (endast för P-touch Transfer Manager)	Gör backup på de data som du har överfört till P-touch med P-touch Transfer Manager.
	Öppna	Redigerar de data som har valts.
	Sök	Skriver ut den etikettmall som har valts med skrivaren.
	Visningsstil	Ändrar formatet för att visa filer.

## Överföra etikettmallar från en dator


- 1 Välj den P-touch som data ska överföras till.

Se till att P-touch står i överföringsläge.  
(För mer information, Se *Öppna överföringsläget* på sidan 52.)

- 2 Högerklicka på mappen [Configurations], välj [Ny] och skapa en ny map. Här skapar vi som ett exempel mappen "Överför".




- 3 Dra de data som du vill överföra till den mapp som du skapade.  
Dra de data som du vill överföra från Allt innehåll, Layouter eller någon annan mapp under Filter. När du överför flera uppsättningar med data kan du flytta alla överföringsdata till den mapp som du skapade.



- 4 Tilldelningskodnummer tilldelas automatiskt till överföringsdata i den mapp som du skapade i föregående steg.  
Om du vill ändra ett nummer högerklickar du på datanamnet i listvyn och väljer sedan tilldelningskodnumret.




- ☞ En tilldelningskod krävs för att överföra andra data än textmeddelanden.
- ☞ Om du ändrar tangentnumret som används för data som redan har överförts till P-touch kommer data att skrivas över. Du kan kontrollera det tangentnummer som används för data som redan har överförts till P-touch genom att göra backup på data enligt förklaringen i *Säkerhetskopiera etikettmallar* på sidan 61.
- ☞ Du kan klicka på datanamnet för överföringsdata och byta ut det mot ett nytt namn. Gränsen är 15 ord.

- 5 Välj de data eller den mapp som du vill överföra, och klicka sedan på  .  
En bekräftelse på överföringen visas.




- 6 Klicka på [OK].  
Data i den mapp som väljs i mappöversikten överförs till P-touch.


Om du har valt specifik data i listöversikten, överförs endast vald data till P-touch.



## Lägga till en användardefinierad teckenbild i text

Om en användardefinierad teckenbild (ett bitmappstecken som inte finns på P-touch) tilldelas en PF-tangent, kan tecknet läggas till i etiketter som skapas med P-touch.

- Tryck på , följt av tillämplig PF-tangent. Tecknet läggs till i texten där markören är placerad.



- Endast en monokrom bitmappsfil (\*.bmp) kan överföras till P-touch.
- En högupplöst fil kan klippas ut från en fil med specifikationerna som anges ovan.
- Den nedladdade bildens storlek ändras automatiskt efter tapebredden som används.

## Använda malldata

En etikettlayout skapad med P-touch Editor (\*.lhx-fil) kan överföras till P-touch, där den kan användas som en mall för etikettutskriften. Mallar kan skrivas ut med text från antingen en databas eller genom att skriva in text direkt.

När en databas (\*.mdb-fil skapad med P-touch Editor 5.0 eller \*.csv-fil) överförs till P-touch, kan data från utvalda register tillfogas till etiketter antingen med en mall länkad till databasen eller med en ny mall. Du kan söka efter specifika register i databasens data.



- P-touch kan bara innehålla en databas i taget. Databasen kan ersättas eller uppdateras.

## Använda en mall som inte är länkad till en databas







Att använda en mall som inte är länkad till en databas är precis som att använda en av mallarna med automatisk formatering. För detaljer om att använda mallar med automatisk formatering, se *Använda förformaterade mallar, Auto Format* på sidan 23.


## Använda en mall som är länkad till en databas

En enskild post eller ett intervall av poster i databasen som är länkad till mallen kan skrivas ut.













- 1 Tryck på , följt av PF-tangenten som mallen du vill använda har tilldelats.
- 2 Tryck på . Data i databasen visas.










### Om du vill välja en databaspost som ska skrivas ut i mallen:

- 3 Tryck på  eller  och markera posten och tryck sedan på .
- 4 Om du vill redigera postens text, tryck på  eller  så att texten visas och skriv sedan in den nya texten.
- 5 Tryck på .



### Om du vill markera ett intervall med databasposter som ska skrivas ut i mallen:








- 3 Tryck på  eller  för att markera en post och tryck sedan på .
- 4 Tryck på , sedan på . Meddelandet "RADERA TEXT & UTSKR. DATABAS?" visas.
- 5 Tryck på .
- 6 Tryck på  eller  tills **POST NUMMER** visas och ange sedan önskat intervall med poster.
- 7 Tryck på  (eller ). **BEKRÄFTA** visas i menyn Print Option.
- 8 Tryck på  (eller ) när du vill börja skriva ut etiketterna med det angivna intervallet av poster.

- ☞ Om avklippningsfunktionen är inställd på **1** eller **3**, visas meddelandet “KLIPP TAPE FÖR ATT FORTSÄTTA” efter det att varje etikett skrivits ut. Tryck på tapeknivsknappen när du vill klippa av etiketten och fortsätta skriva ut.
- ☞ Se till att tapen klippas av inom 5 minuter från det att meddelandet visas.
- ☞ Angående de olika alternativen för klippning av tape, se *Välja hur tape matas och klipps* på sidan 32.
- ☞ För att söka efter en specifik post när databasdata visas (i steg **2** ovan), se *Söka i databasen* på sidan 61.
- ☞ Om du vill visa andra fält i posten som valdes i steg **3**, tryck på  eller .
- ☞ När data redigeras såsom beskrivs i steg **4** i rutinen för att skriva ut en databaspost kommer databasen inte att ändras. När ett intervall av databasposter skrivs ut kan texten inte redigeras.
- ☞ Om du vill ange inställningar för övriga utskriftsfunktioner, istället för att fortsätta med steg **8**, tryck på  eller  tills **FORTSÄTT** visas i menyn Print Option och tryck sedan på . (Se *Skriva ut flera kopior av en etikett* på sidan 25 och *Skriva ut spegelvända etiketter* på sidan 28.)
- ☞ När du vill lämna mallen ska du visa det sista fältet och sedan trycka på . Menyn template visas. Tryck på  eller  tills **AVSLUTA** visas och tryck sedan på .
- ☞ Vissa etiketter kan vara blanka om du försöker skriva ut stora mängder data på en gång. Om du t.ex. skriver ut 50 poster, begränsas det maximala antalet tecken som kan skrivas ut samtidigt till ca. 200.

## Använda databasdata som laddats ned

En \*.mdb-databas som skapats med P-touch Editor 5.0 eller en databas som konverterats till en \*.csv-fil kan överföras till P-touch. Databasdata kan användas med en mall eller läggs till en etikett som skapats på P-touch utan att använda en mall.













### Lägga till databasdata i en etikett



- 1** Flytta markören till den plats i texten där du vill lägga till databasdata.
- 2** Tryck på , sedan på .
- 3** Tryck på  eller  tills posten som innehåller önskade data blinkar.
- 4** Tryck på  eller  tills önskade data blinkar.
- 5** Tryck på . Valda data läggs till i etikettens text.




☞ För att söka efter en viss post, se *Söka i databasen* på sidan 61.

## Använda databasdata i etikettläge

Funktionen gör att du kan välja ett intervall av databasfält som ska skrivas ut.

- 1 Tryck på  och välj etikettläge såsom beskrivs i kapitel 2.
- 2 Tryck på , sedan på . Meddelandet "RADERA TEXT & UTSKR. DATABAS?" visas.
- 3 Tryck på .
- 4 Tryck på  eller  tills **POST NUMMER** visas och ange sedan önskat intervall med poster.
- 5 Tryck på  eller  tills **FÄLT NUMMER** visas och ange sedan önskat intervall med fält.
- 6 Tryck på  (eller ). **BEKRÄFTA** visas i menyn Print Option.
- 7 Tryck på  (eller ) när du vill börja skriva ut etiketterna med det angivna intervallet av poster.

☞ Om etikettens text skrivits in ombes du att välja antingen **TEXT UTSKRIFT** eller **UTSKR. AV DATA** när  följt av  trycks in. Välj **UTSKR. AV DATA** Om **TEXT UTSKRIFT** väljs är de speciella utskriftsfunktionerna för utskrift av flera kopior (se sidan 25), utskrift av flera kopior med ökning av tecken (se sidan 26), utskrift av ett intervall av textblock (se sidan 27) eller spegelvänd utskrift (se sidan 28) tillgängliga.




☞ Om du vill ange inställningar för övriga utskriftsfunktioner, istället för att fortsätta med steg 7, tryck på  eller  tills **FORTSÄTT** visas i menyn Print Option och tryck sedan på . (Se *Skriva ut flera kopior av en etikett* på sidan 25 och *Skriva ut spegelvända etiketter* på sidan 28.)

☞ Vissa etiketter kan vara blanka om du försöker skriva ut stora mängder data på en gång. Om du t.ex. skriver ut 50 poster, begränsas det maximala antalet tecken som kan skrivas ut samtidigt till ca. 200.

## Söka i databasen






När du väljer en databaspost som ska användas i en mall eller en databaspost vars data ska läggas till en etikett går det att söka i databasen efter poster som innehåller vissa tecken eller poster som har ett visst nummer.


### Om du vill söka i databasen efter en post som innehåller vissa tecken:

- 1 Tryck på  och  tills sökskärmen visas.
- 2 Skriv in tecknen du vill söka efter.
- 3 Tryck på . Den första posten efter den aktuella posten som innehåller de inskrivna tecknen visas.



### Om du vill visa en post med ett visst nummer:

- 1 Tryck på  och  tills skärmen för att hoppa mellan poster visas.
- 2 Tryck på  eller  tills önskat postnummer visas eller skriv in önskat nummer med sifvertangenterna.
- 3 Tryck på . Posten med det angivna numret visas.




## Säkerhetskopiera etikettmallar

Detta överför etikettmallar och annan data i P-touch till datorn.

- ☞ Gäller endast när en USB-kabel ansluts.
- ☞ Det går inte att redigera säkerhetskopierade data i datorn.
- ☞ Det är inte säkert att det går att överföra säkerhetskopierade data till andra sorters skrivare än den modell som informationen säkerhetskopierades ifrån.

- 1 Anslut P-touch till datorn med USB-kabeln och koppla på strömmen till skrivaren.  
P-touch modellnamn visas i mappöversikten.  
Om du väljer en P-touch modell i mappöversikten, överförs aktuell data till den dator som visas.

- 2 Välj den P-touch som du vill göra backup från och klicka sedan på  .  
En bekräftelse på säkerhetskopieringen visas.




- 3 Klicka på [OK].  
En ny mapp med ett namn som innehåller aktuell data skapas i P-touch mappen och all data i P-touch överförs till den mappen.




## Radera all data i P-touch

- 1 Anslut datorn och P-touch med kabel och koppla på strömmen till maskinen.  
P-touch modellnamn visas i mappöversikten.
- 2 Högerklicka på P-touch och välj sedan [Ta bort alla].  
En bekräftelse visas.



- 3 Klicka på [OK].  
All P-touch data raderas.







## Starta P-touch Library


Du kan starta P-touch Library och redigera och skriva ut etiketter.

- 1 Klicka på [Start] och välj [Alla program (Program)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].  
P-touch Library startas.

## Öppna och redigera data


- 1 Välj de data som du vill redigera och klicka på  .  
Det program som informationen hör till öppnas så att du kan redigera uppgifterna.


 Vilket program som startas beror på vilka data du väljer. För en P-touch-mall startas exempelvis P-touch Editor.



## Söka efter etiketter

Du kan söka efter etikettmallar som har registrerats i P-touch Library.


- 1 Klicka på  .  
Dialogrutan [Sök] visas.



- 2 Markera de objekt som ska användas som sökvillkor och ange vad du vill söka efter (sökobjekt).  
Sökobjekten kan ställas in på följande vis.

Inställningar	Information
Flera parametrar	Med det här alternativet kan du välja att kombinera flera sökobjekt. Välj AND om du vill söka efter filer som uppfyller alla villkoren. Välj OR om du vill söka efter filer som uppfyller något av villkoren.
Namn	Här anger du namnet på de data som du vill söka efter.
Typ	Här anger du vilken typ av data som du vill söka efter.
Storlek	Här anger du den datastorlek som du vill söka efter.
Datum	Här anger du datum och tidpunkt för när informationen ändrades senast.






- 3 Klicka på [Sökresultat].  
Sökningen startas och sökresultaten visas.




- ☛ Du kan kontrollera sökresultaten i mappvyn Sökresultat.
- ☛ Du kan registrera informationen i P-touch Library genom att dra och släppa i mappen All contents eller listvyn. Gör på det sätt som beskrivs nedan för att automatiskt registrera etikettmallar som du har skapat med P-touch Editor i P-touch Library.
  1. Välj [Verktyg] - [Alternativ] i P-touch Editor-menyn.
  2. Klicka på [Registreringsinställningar] på fliken [Allmänt] i dialogrutan [Alternativ].
  3. Välj tidsinställning för registrering av de etikettmallar som skapas med P-touch Editor, och klicka sedan på [OK].

## Återställa P-touch



Du kan återställa det interna minnet på din P-touch när du vill radera alla sparade etikettfiler eller om P-touch inte fungerar korrekt.

- 1 Stäng av maskinen och sätt sedan på den igen genom att hålla ner  och , medan du trycker på .
- 2 Släpp  och .  
P-touch sätts på med det interna minnet återställt.

- ☞ Släpp  innan du släpper de andra tangenterna.
- ☞ All text, formateringar, alternativ och lagrade etikettfiler raderas när du återställer P-touch. Även språk- och enhetsinställningar kommer att raderas.






## Felsökning




Fel, som kan uppstå	Orsak	Lösning
Skärmen "hänger sig", eller P-touch svarar inte på rätt sätt.		Se <i>Återställa P-touch</i> på sidan 65 och återställ det interna minnet till de ursprungliga inställningarna. Om det inte löser problemet att återställa P-touch, koppla bort nätadaptern och ta ur batterierna i mer än 10 minuter.
Skärmen är tom när strömmen slås till.	Är nätadaptern ansluten på rätt sätt?	Kontrollera att nätadaptern som är konstruerad exklusivt för din P-touch är korrekt ansluten.
	Använder du rätt nätadapter?	Kontrollera att du använder den nätadapter som är avsedd att användas till din P-touch (medföljde vid leveransen).
	Sitter batteriet korrekt?	Ta ut batteriet och sätt in det igen.
	Är det uppladdningsbara batterieret tillräckligt laddadat? (Endast PT-7600)	Det uppladdningsbara batterieret kan vara svagt. Ladda de uppladdningsbara batterieret. (Det uppladdningsbara batterieret kan börja laddas ur även om du inte använder P-touch.)



Fel, som kan uppstå	Orsak	Lösning
<b>Etiketterna skrivs inte ut efter att man tryckt på</b> 	Har texten matats in?	Etiketten skrivs inte ut om inte någon text matas in.
	Är tapen korrekt isatt, och finns det tillräckligt mycket tape kvar?	Kontrollera att tepekassetten är korrekt installerad och att det finns tillräckligt mycket tape kvar.
	Är tapens ände böjd?	Om den är böjd, skär av den böjda delen av tapen med sax och trä tapen genom utmatningen på rätt sätt.
	Har tapen fastnat?	Om den har fastnat, tag bort tepekassetten, ta noggrant bort den tape som har fastnat och klipp därefter av tapen med sax. Kontrollera att tapens ände kommer genom tapematningen och sätt i tepekassetten igen.
	Går det att öppna tapebehållarlocket?	I så fall ska du stänga tapebehållarlocket ordentligt.
<b>Etiketten skrivs inte ut korrekt.</b>	Är tepekassetten rätt isatt?	När du sätter i en kassett, tryck bestämt på den tills att den hakar på plats.
	Är skrivarhuvudet rent?	Om inte, rengör skrivarhuvudet med en bomullspinne eller tillbehöret rengöringskassett för skrivarhuvud (TZ-CL4).
	Är det uppladdningsbara batterieret tillräckligt laddadat?	Om batteri-indikatorn tänds ska du ladda det uppladdningsbara batteripaketet.
<b>Färgbandsfilmen är separerat från bläckrullen.</b>	Är färgbandsfilmen i tepekassetten lös eller drog du i etiketten som matades ut från utmatningen?	Om färgbandsfilmen är trasig byt tepekassett. Om inte, låt bli att klippa tapen och tag bort tepekassetten, spänn därefter den lösa färgbandsfilmen på spolen så som bilden visar. 
<b>P-touch stannar vid utskrift av en etikett.</b>	Finns det tillräckligt tape kvar i tepekassetten?	Randig tape indikerar att du har nått slutet av tapen. Byt tepekassett när den randiga tapen blir synlig.
	Är batterierna svaga och nätadaptern inte ansluten?	Byt alla batterier eller anslut nätadaptern direkt till P-touch.


Fel, som kan uppstå	Orsak	Lösning
Etikettfilerna som sparats tidigare är nu tomma.	Har batterierna och nätadaptern kopplats från?	Alla filer som är lagrade i det interna minnet förloras om batterierna och nätadaptern kopplas bort under längre tid än två minuter.
	Finns det tillräckligt mycket energi kvar i batterierna?	All data som lagrats i det interna minnet förloras om batterierna töms.
	Har du använt återställningsfunktionen?	Återställningsfunktionen raderar all data som lagrats i det interna minnet, inklusive etikettfiler.

## Lista över felmeddelanden






Felmeddelande	Orsak	Lösning
<b>BEGRÄNSAT TILL 1 TEXTBLOCK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta meddelande visas om du försöker använda numereringsfunktionen när flera textblock har skrivits in med etikettläget <b>PANEL1</b> valt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avbryt numereringsfunktionen.</li> <li>• Begränsa antalet textblock till 1.</li> </ul>
<b>KONTR. ANTAL ANGIVNA SIFFROR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta meddelande visas om mindre än en siffra matats in som streckodsdata.</li> <li>• Meddelandet visas om nödvändigt antal siffror inte angetts i streckodsdata.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ange minst en siffra innan du trycker på .</li> <li>• Skriv in rätt antal siffror eller byt streckodsprotokoll.</li> </ul>
<b>RADBEGRÄNSNING! MAX 50 RADER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meddelandet visas om 50 rader redan har matats in när du trycker på  och sedan på .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begränsa antalet rader till 50.</li> </ul>
<b>RADBEGRÄNSNING! MAX 7 RADER</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meddelandet visas om 7 rader har skrivits in i ett textblock när du trycker på .</li> <li>• Meddelandet visas om du tar bort , vilket gör att antalet rader i ett block överskrider gränsen på 7 rader.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Begränsa antalet rader i ett textblock till 7.</li> <li>• Ändra antalet rader så att blocket inte innehåller mer än 7 rader.</li> </ul>
<b>BUFFERT TOM!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detta meddelande visas om ingen text skrivits in när du försöker skriva ut eller använda funktionen Preview.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skriv in text innan du försöker använda funktionerna.</li> </ul>

Felmeddelande	Orsak	Lösning
<b>BUFFERT FULL!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas när du försöker lägga till ett tecken, ett mellanslag, en ny rad, ett nytt block, en symbol, ett accenttecken eller en streckkod efter det att maximalt antal tecken redan skrivits in.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ta bort befintlig text innan du försöker lägga till mer.</li> </ul>
<b>TAPEKASSETT ÄNDRAD!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om tapekassetten byttes ut när P-touch väntade på att tapen skulle klippas av.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sätt tillbaka den gamla tapekassetten.</li> </ul>
<b>KONTROLLERA BATTERI!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Detta meddelande visas om en kombination av nya och använda batterier, batterier av olika typer (alkaliska, Ni-Cd och Ni-MH), batterier från olika tillverkare eller modeller, laddade och oladdade batterier har monterats.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byt ut batterierna till sex nya AA-batterier av samma typ.</li> <li>Ladda upp alla batterier om laddningsbara batterier används.</li> </ul>
<b>KONTROLLERA INST I ETIKETTLÄNGD!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om du försöker ändra inställningarna för längd- eller ramfunktionen efter det att ett etikettläge med förinställd etikettlängd eller ram har valts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Välj ett annat etikettläge.</li> </ul>
<b>FEL PÅ KNIVEN!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om tapeknivsknappen trycktes in när  trycktes ned eller tapen matades.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Släpp tapeknivsknappen. Om  trycktes ned ska du trycka på  för att mata ut utskriven tape.</li> <li>Kontakta en servicetekniker om problemet inte kan åtgärdas.</li> </ul>
<b>ÖVERSTIGER KOPIA/UTSKRIFTSBEGR.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om mer än kopior valts med funktionerna i Print Option.</li> <li>Observera att antalet kopior plus antalet sekventiella etiketter inte kan överstiga 1000.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Välj mindre än 1000 kopior.</li> </ul>
<b>FEL STORLEK PÅ SYMBOL/BILD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om en bred användardefinierad teckenbild har skrivits in när etikettläget <b>VERTIKAL</b> har valts.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Byt etikettläge eller använd en hög användardefinierad teckenbild.</li> </ul>

Felmeddelande	Orsak	Lösning
<b>ANGE A,B,C ELLER VID START &amp; SLUT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om en bokstav mellan A och D inte har skrivits in i början och slutet av streckkodsdataba när protokollet CODABAR är valt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skriv in en bokstav mellan A och D i början och i slutet av streckkodsdataba.</li> </ul>
<b>LÄNGDBEGRÄNSNING TEXT FÖR LÅNG!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om du försöker skriva ut eller använda förhandsgranskningen när texten är längre än gränsen på 1 m.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ta bort lite text.</li> </ul>
<p>På 18 mm tape: <b>RADBEGRENSNING! MAX 5 RADER</b></p> <p>På 12 mm tape: <b>RADBEGRENSNING! MAX 3 RADER</b></p> <p>På 9 mm och 6 mm tape: <b>RADBEGRENSNING! MAX 2 RADER</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om du försöker skriva ut eller använda förhandsgranskningen när antalet rader i texten överstiger det maximala antalet för tapen som används.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minska antalet rader eller montera en bredare tape.</li> </ul>
<b>MINNET FULLT!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om du försöker lagra en textfil när ca. 2000 tecken redan lagrats i minnet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ta bort en onödig fil för att göra plats för en ny.</li> </ul>
<b>INGEN DATABAS EL. I FEL FORMAT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om ingen databas har laddats ned till P-touch när du trycker på , följt av .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ladda ned en databas.</li> </ul>
<b>INGA FILER I MINNET</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om inga filer är lagrade i minnet när du försöker hämta eller radera en fil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lagra en textfil innan du försöker hämta eller ta bort en fil.</li> </ul>
<b>KAN INTE HITTA POSTER!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas när angiven text eller postnummer inte kan hittas i databasen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Försök söka på en annan text eller ett annat postnummer.</li> </ul>
<b>SÄTT I EN 24mm TAPEKASSETT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om en 24 mm bred tapekassett inte är monterad när du skriver ut en automatiskt formaterad mall för 24 mm bred tape.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montera en 24 mm bred tapekassett.</li> </ul>

Felmeddelande	Orsak	Lösning
<b>SÄTT I EN 18mm TAPEKASSETT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om en 18 mm bred tapekassett inte är monterad när du skriver ut en automatiskt formaterad mall för 18 mm bred tape.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montera en 18 mm bred tapekassett.</li> </ul>
<b>SÄTT I EN 12mm TAPEKASSETT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om en 12 mm bred tapekassett inte är monterad när du skriver ut en automatiskt formaterad mall för 12 mm bred tape.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montera en 12 mm bred tapekassett.</li> </ul>
<b>SÄTT I EN 9mm TAPEKASSETT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om en 9 mm bred tapekassett inte är monterad när du skriver ut en automatiskt formaterad mall för 9 mm bred tape.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montera en 9 mm bred tapekassett.</li> </ul>
<b>SÄTT I EN 6mm TAPEKASSETT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om en 6 mm bred tapekassett inte är monterad när du skriver ut en automatiskt formaterad mall för 6 mm bred tape.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montera en 6 mm bred tapekassett.</li> </ul>
<b>SÄTT I TAPEKASSETT!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om en tapekassett inte är monterad när du försöker mata ut tape, skriva ut eller använda förhandsgranskningen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Montera en tapekassett och försök igen.</li> </ul>
<b>TEXT FÖR HÖG! XX BLOCK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om textens storlek är större än bredden på den monterade tapen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minska tecknens storlek, montera en bredare tape eller välj inställningen <b>AUTO</b> för teckenstorleken.</li> </ul>
<b>TEXT FÖR LÅNG!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om textens längd är längre än etikettens längd som angetts med funktionen <b>Length</b>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på  och välj en längre etikettlängd.</li> </ul>
<b>TEXT FÖR LÅNG! XX BLOCK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om du försöker skriva ut en etikett som är längre än den angivna blocklängden.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Välj en längre blocklängd.</li> </ul>



Felmeddelande	Orsak	Lösning
<b>FELAKTIGT VÄRDE!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om värdet som angetts när funktionen <b>Margin</b>, <b>Length</b> och <b>Block Length</b> ställts in inte ligger inom tillåtet intervall.</li> <li>Meddelandet visas om de angivna tecknen inte kan hittas i databasen.</li> <li>Meddelandet visas om värdena för block, poster eller fält som ska skrivas ut inte ligger inom tillåtet intervall.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skriv in ett värde inom det tillåtna intervallet.</li> </ul>
<b>STRECKKODEN ÄR FÖR LÅNG!</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om streckkoden är längre än 22 cm när du trycker på .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minska bredden på streckkoden.</li> </ul>
<b>OK ATT MINSKA ANTAL BLOCK?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meddelandet visas om du väljer etikettläget PANEL2, och när antalet önskade block är färre än textlägets antal reduceras antalet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på  för att reducera. Tryck på  för att ställa in samma eller fler blockantal.</li> </ul>
<b>BLOCK NR. ÄNDRAT RADERA TEXT?</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Det meddelande som visas när du ändrar från ett annat etiketttypsläge till PANEL2-läge och aktuellt blocknummer är annorlunda än det tidigare använda blocknumret.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tryck på  för att använda etikettläget PANEL2. All text raderas.</li> <li>Tryck på  för att välja ett annat etikettläge.</li> </ul>

# Maskinens specifikationer

## Huvudenheten

Post	Tekniska data
Inmatningsenhet	Tangentbord (56 tangenter)

### Display

LCD	16 tecken x 2 rader (132 punkter x 48 punkter) * Radindikator och 15 tecken = 16 tecken
LCD-kontrast	5 nivåer (+2, +1, 0, -1, -2)
Bakgrundsljus	Ja

### Utskrift

Utskriftsmetod	Termoskrivare
Skrivarhuvud	128 punkter / 180 dpi
Skrivhöjd	max 18,1 mm (vid användning av 24 mm brett band)
Utskriftshastighet	10 mm / sek.
Tapekassett	Standard TZ-tapekassett (6, 9, 12, 18, 24 mm bredd)
Tapeklippare	Manuell
Antal rader	24 mm tape : 1 - 7 rader; 18 mm tape : 1-5 rader; 12 mm tape : 1-3 rader; 9 mm tape : 1-2 rader; 6 mm tape : 1-2 rader
Utskriftsriktning	Horisontell, Vertikal
Kontinuerlig utskrift	1 ~ 99 etiketter
Numrerad utskrift	1 ~ 99 etiketter
Förhandsgranskning	Ja

### Tecken


Intern teckenuppsättning:	Totalt 373 tecken (62 alfanumeriska, 164 symboler, 147 accenttecken.)
Textbuffert	Maximalt 512 tecken
Teckensnitt	Helsinki
Teckenstorlek	Auto, 48 pt, 36 pt, 24 pt, 18 pt, 12 pt, 9 pt, 6 pt
Teckenstil	Normal, Fet, Kontur, Kursiv, Kursiv Fet, Kursiv Kontur
Teckenbredd	Normal, smal, tunn, bred
Textjustering	Vänster, Centrerad, Höger, Marginaler

Post	Tekniska data
Minne	
Minneskapacitet	Max. 2000 tecken
Andra funktioner	
Ram	15 rammönstret
Auto-format	Mallar: 10
Datorgränssnitt (Endast PT-7600)	Ja (Överför endast)
Överföringsfunktion (Endast PT-7600)	Ladda ner mallar och teckenbilder (max.10) Ladda ner en databas
Etiketttyp	Nornal, Vertikal, Rotate, Repeat, Port, Panel, Panel2, Flag
Strömförsörjning	
Strömförsörjning	Nätadapter (AD-18ES) Sex AA alkaliska batterier (LR6) Sex stycken AA-batterier, uppladdningsbara Ni-MH uppladdningsbart batteri (BA-7000) (endast PT-7600)
Automatisk ström- frånslagning	5 minuter
Storlek	
Mått	134 mm (B) x 235 mm (D) x 78 mm (H)
Vikt	635 g (utan tapekassett och batteri)
Övrigt	
Driftstemperatur / luftfuktighet	10 ~ 35°C/20 ~ 80 % luftfuktighet (utan kondensering)

## Tillbehör

### ● Förbrukningsartiklar

Tapetekassetter kan köpas hos auktoriserade återförsäljare.

Använd bara Brother TZ-tape med den här maskinen. **Brother ansvarar inte för fel som uppstår på grund av att icke-godkända förbrukningsartiklar används.** Använd inte tape som saknar -märket. tapetekassetterna som är tillgängliga kan variera i olika länder.

## A

Accentfunktion .....	12
användardefinierad teckenbild .....	57
Automatisk förminskning .....	33
avbryta .....	9

## B

backstegstangent .....	9, 12
bekräfta .....	9
blockintervall .....	27
bredd .....	21

## C

Caps-läge .....	10
centrera text .....	23

## D

databaser .....	58, 59
Etikettläge .....	60
söka .....	61

## E

Etikettläge .....	3
databaser .....	60
etikettmarginaler .....	18

## F

felmeddelanden .....	67
felsökning .....	65
FET .....	22
Flaggläge .....	5
förhandsgranska .....	24
formatera .....	20, 21, 22
Format-tangent .....	20, 21, 22
Funktionen Auto Format .....	23
Funktionen upprepad utskrift .....	25

## G

global formatering	
teckenbredd .....	21
teckenstil .....	22
teckenstorlek .....	20

## H

hämta .....	30
högerjustera text .....	23

## I

Insert-tangent .....	11
intervall med databasposter .....	58

## J

justera text .....	23
justering .....	23

## K

kedjeutskrift .....	32
Klippningsfunktion .....	32
klippningspaus .....	32
Kontrastfunktion .....	32
KONTUR .....	22
kopior .....	25
KURSIV .....	22

## L

Läget Port Block .....	6
lagra .....	29
Längdfunktion .....	18
längdjustering .....	33
lokal formatering	
teckenbredd .....	21
teckenstil .....	22
teckenstorlek .....	20

<b>M</b>	
mallar	
Auto Format .....	23
P-touch Editor.....	57
Marginalfunktion .....	18
markera.....	9, 10
standardinställning .....	9
markör .....	10
Matningstangent.....	25
Mellanslagstangent.....	9, 10
Memory-tangent.....	29
<b>N</b>	
Normalt läge .....	3
Numreringsfunktion .....	26
Nytt block .....	11
<b>O</b>	
Överföringsläge.....	52
<b>P</b>	
Panel2-läge .....	7
Panelläge .....	6
piltangenter .....	9, 10
Portläge.....	6
Print-tangent.....	25
problem .....	65
P-touch Editor	
mall.....	57
starta .....	45
<b>R</b>	
Ramfunktion.....	19
rengöring	
kniv .....	35
skrivhuvud.....	35
valsar.....	35
Rensningsfunktion .....	12
returtangent.....	9, 11
Roterat läge .....	4
Roterat läge med upprepning .....	4
<b>S</b>	
Setup-tangent .....	32
siffror.....	10
Skiftläge .....	10
skriva ut	
intervall med databasposter .....	58
textblocksintervall .....	27
skrivhuvud .....	35
små bokstäver .....	10
söka .....	61
spegelvänd utskrift.....	28
standardinställning .....	9
stil .....	22
stora bokstäver .....	10
storlek .....	20
streckkod	
specialtecken.....	14
Streckkodsfunktion .....	13
symbolkategorin PERSONAL .....	18
inställning.....	34
Symbol-tangent .....	15
<b>T</b>	
ta bort	
minnesfiler .....	30
text.....	12
tape	
kniv .....	35
tecken	
bredd.....	21
stil .....	22
storlek .....	20
teckenfönster	
kontrast .....	32
text	
automatisk förminskning.....	33
bredd.....	21
justering .....	23
stil .....	22
storlek .....	20

## V

välja .....	9
standardinställning .....	9
valsar .....	35
vänsterjustera text.....	23
version .....	34
Vertikalt läge .....	3

**brother**®