P-touch

D200 **Manual do Utilizador**

Português

Com a sua PT-D200, pode criar etiquetas para múltiplas aplicações. Escolha a partir das várias molduras, tamanhos de caracteres e estilos para desenhar belas etiquetas personalizadas. Adicionalmente, a variedade de cassetes de fita disponíveis permite imprimir etiquetas de diferentes larguras e cores entusiasmantes.

Leia atentamente este manual antes de começar a trabalhar com a máquina e mantenha-o num local acessível para futuras

Precauções de segurança

Indica uma situação potencialmente A AVOSO perigosa que, caso não seja evitada, pode iltar em morte ou ferimentos graves.

Siga estas recomendações para evitar o risco de incêndios queimaduras, ferimentos, choques eléctricos, ruptura, sobreaquecimento, odores estranhos ou fumo.

- Utilize sempre a tensão especificada e o transformador de corrente recomendar (AD-24ES) para a impressora de etiquetas P-touch, de modo a evitar quaisquer danos ou avarias.
- Não toque na impressora de etiquetas P-touch durante períodos de trovoada. Não utilize a máquina nem o transformador de corrente em locais de elevada umidade (como casas de banho
- Não sobrecarregue o cabo eléctrico. Não coloque objectos pesados sobre o cabo eléctrico ou a ficha nem os danifique.
- Não dobre nem puxe o cabo eléctrico à força. Segure sempre no transformador de corrente com cuidado ao desligá-lo da tomada eléctrica. Certifique-se de que a ficha está bem inserida na tomada eléctrica. Não utilize uma
- Não deixe que a máquina, o transformador de corrente, a ficha de alimentação e


ou as pilhas se molhem, por exemplo, ao manuseá-los com as mãos húmidas ou

- derramar bebidas sobre os mesmos. Dado que o contacto de líquido vazado das pilhas com os olhos pode resultar em perda de visão, enxague-os imediatamente com água limpa abundante e depois
- Não desmonte nem modifique a impressora de etiquetas P-touch, o transformado de corrente e/ou as pilhas. Não deixe que um objecto metálico entre em contacto com os pólos positivo e
- negativo de uma pilha. Não utilize objectos aguçados, como uma pinça ou uma caneta de metal, para
- Não queime as pilhas nem as exponha ao calor. Desligue o transformador de corrente, retire as pilhas de imediato e interrompa a utilização da máquina se detectar um odor anormal, calor, descoloração, deformação ou qualquer coisa de invulgar durante a respectiva utilização ou
- Não utilize uma pilha danificada ou com vazamento, dado que o líquido pode entrar contacto com as suas mãos. em contacto com as suas maos.

 Não utilize pilhas deformadas, com fugas de líquido ou com a etiqueta danificada.

 Existe a possibilidade de ser gerado calor.

Alimentação de corrente e cassete de fita



Abra a tampa da cassete, pressionando a Introduza seis pilhas alcalinas de área indicada acima na parte superior da tamanho AAA novas (LR03) ou pilhas máguina. Se já estiver instalada uma cassete de fita, retire-a

ao puxá-la directamente para cima. Do mesmo modo, se já estiverem instaladas pilhas, retire-as Assegure-se de que a alimentação de energia está desligada antes de substituir as pilhas ou cassetes de fita.

de Ni-MH totalmente carregadas (HR03), certificando-se de que os seus pólos estão na direcção correcta. Para utilizadores de pilhas alcalinas: Substitua sempre todas as seis pilhas

ao mesmo tempo por pilhas novas. Para utilizadores de pilhas de Ni-MH: Substitua sempre todas as seis pilhas ao mesmo tempo por pilhas totalmente carregadas.

NOTA

Visite-nos em <u>support.brother.com</u> para obter as

12. Tecla Alimentação

Tecla Tipo de letra

Tecla Carácter

Teclas Shift

Tecla Imprimir

25. Tecla Acentos

26. Tecla Espaço

Causa/Resolução

A alayanca da lâmina de corte da fita foi utilizada a mei

(80 caracteres, com a excepção de 50 caracteres para o

MODO DECO ou para a função de etiqueta de nome)

Com o MODO DECO ou a função de etiqueta de nome

Dado que o número de caracteres introduzidos excede

Dado que o número de caracteres introduzidos excede

comprimento da etiqueta, reduza o texto ou seleccion

nprimir numa fita de 3.5 mm com uma definição não

imprimir sem moldura ou Esc para cancelar.)

com o MODO DECO ou a função de etiqueta de nome.

nprimento da etiqueta, reduza o texto.

[Automático] como o comprimento da etiqueta.

Sem mold OK? válida de moldura activada. (Seleccione ok para

Alimentar a fita depois de imprimir quando [Imp cadeia] está seleccionado. Consulte "Definir a

Fita errada! Utilize uma cassete de fita com a marca [29].

Todas as outras funções:

Já foi introduzido o número máximo de caracteres

Tecla Maiúscula

Tecla Pré-visualização

13. Tecla Menu

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode esultar em ferimentos menores ou

Siga estas recomendações para evitar ferimentos físicos

- vazamento de líquido, queimaduras ou aquecimento.
- Quando a máquina não estiver a ser utilizada, guarde-a fora do alcance de crianças. Além disso, não deixe que crianças coloquem peças da máquina ou etiquetas na boca. Se qualquer objecto irver sido ingerido, procure assistência médica. Não toque nas peças metálicas próximas da cabeça de impressão imediatamente decors de impressão imediatamente decors de impressão imediatamente.

- Não toque nas peças metálicas próximas da cabeça de impressão imediatamente depois de imprimir.

 Não toque na lámina de corte.

 Se líquido vazado das pilhas entrar em contacto com a sua pele ou a sua roupa, enxague imediatamente com água limpa.

 Retire as pilhas e desligue o transformador de corrente se não tencionar utilizar a impressora de etiquetas P-touch.

 Não utilize pilhas diferentes das especificadas. Não utilize combinações de pilhas usadas e novas nem combinações de tipos diferentes, níveis de carga diferentes, fabricantes diferentes de modelos diferentes. Não utiliza pilhas om os pólos positivo e negativo invertidos.

 Não deixe cair a impressora de etiquetas P-touch e/ou o transformador de corrente nem os sujeite a choques.

 Não exerça pressão sobre o ecrã LCD.

 Não coloque os dedos no interior da máquina ao fechar a tampa traseira.

 Antes de utilizar pilhas recarregáveis de Ni-MH, leia atentamente as instruções das pilhas e do respectivo carregador e cerfique-se de que os utiliza correctamente.

 Quando utilizar pilhas recarregáveis de Ni-MH, carregue as pilhas com um carregador e específico antes de utilizar as pilhas.

▲ ATENÇÃO

Precauções gerais

- Dependendo da localização, do material e das condições ambientais, a etiqueta pode descolar-se ou ficar impossível de retirar, a cor da etiqueta pode alterar-se ou desbotar para outros objectos. Antes de aplicar a etiqueta, verifique as condições ambientais e o material. Não utilize a impressora de etiquetas P-touch de qualquer forma ou com qualquer finalidade que não os descritos neste manual. Fazê-lo pode resultar em acidentes ou danos materiais para a máquina. Utilize apenas fitas Brother TZe com a impressora de etiquetas P-touch. Não utiliza fita que não to para a como TZe.
- utilize fitas que não tenham a marca TZo.


- Utilize apenas um pano suave e seco para limpar a impressora de etiquetas; nunca utilize álcool ou outros solventes orgânicos.

Aresta da

Ranhura de

A empresa

escolha o seu país escolha "Manuais"; escolha o seu mode



Utilize um pano suave para limpar a cabeça de impressão; nunca toque na

de corrente sob luz solar directa ou chuva, perto de aquecedores ou outros

electrodomésticos geradores de calor nem em qualquer local exposto a

u na parte de trás do seu automóvel), humidade elevada ou poeiras.

Não aplique pressão excessiva na alavanca da unidade de corte

carregamento para pilhas recarregáveis.

O texto impresso pode diferir do texto que aparece no ecrã LCD.

cabeça de impressão. Não coloque quaisquer objectos estranhos na ranhura de saída da fita nem no

conector do transformador ou compartimento de pilhas, etc. Não coloque a impressora de etiquetas P-touch, as pilhas e/ou o transformador

temperaturas demasiado elevadas ou baixas (por ex. no painel de instrumentos

Não tente imprimir se a cassete estiver vazia, pois tal irá danificar a cabeça de

impressão. Não puxe a fita durante a impressão ou alimentação da fita, pois tal irá danificar

reparação da impressora de etiquetas P-touch, ou se a carga da pilha se esgotar A impressora de etiquetas P-touch não está munida de uma função de

Quaisquer dados quardados na memória irão perder-se em caso de avaria ou

O comprimento da etiqueta impressa pode diferir do comprimento da etiqueta

Um autocolante de protecção em plástico transparente é colocado sobre o ecrã

durante o fabrico e o envio. Este autocolante deve ser retirado antes da utilização

Quando a alimentação eléctrica é desligada durante mais de três minutos, tódo

o texto, definições de formato e quaisquer ficheiros de texto guardados na

Declaração de Conformidade (Apenas Europa/Turquia)

15-1. Naeshiro-cho. Mizuho-ku

declara que este produto e o transformador de corrente estão em

conformidade com os requisites essenciais de todas as diretivas e regulamentações aplicáveis na Comunidade Europeia.

A Declaração de Conformidade (DdC) pode ser transferida a parti-

clique em "Transferir".
 A sua Declaração será transferida como um ficheiro PDF

Nagoya 467-8561 Japan

Brother Industries, Ltd.

do nosso site. Visite <u>support.brother.com</u> e: • escolha "Europe";

escolha "Declaração de Conformidade";


Introduza uma cassete de fita, certificando-se de que encaixa no lugar. • Assegure-se de que a extremidade da fita fica

- colocada por baixo das guias da fita. · Utilize apenas fitas Brother TZe com esta
- NOTA Quando utilizar um transformador de corrente opcional (AD-24ES):
 - 1. Lique o transformador de corrente à tomada do transformador de corrente na parte superior da máguina. 2. Ligue a ficha na tomada de corrente eléctrica
 - normalizada mais próxima. Para salvaguardar a memória, recomendamos a utilização de pilhas alcalinas de tamanho AAA (LR03) ou de Ni-MH (HR03) em conjunto com o transformador de corrente.

Feche a tampa da cassete com firmeza,

certificando-se de que encaixa no lugar.

Ecrã LCD e teclado



Resolução de problemas

s pilhas estão fracas.

por pilhas novas.

[Numeração].

[Numeração].

Causa/Resolução

Se utilizar pilhas de Ni-MH: carreque-as completamente

As pilhas instaladas estão praticamente sem carga.

Não há texto por cima do cursor quando selecci

Foi seleccionado um carácter não válido para

Foi seleccionado um número não válido para

Foi introduzido um valor não válido como o

comprimento da etiqueta durante a utilização do MODO DECO ou da função de etiqueta de nome.

Tentou imprimir um ficheiro de texto quando não

(国) foi pressionado sem qualquer texto introduzido.

Tentou seleccionar [Numeração], [Espelho] ou a pré-

visualização de texto sem qualquer texto introduzido

ou foi premido sem qualquer texto

Tentou introduzir uma 3.ª linha ao pressionar

introduzido durante a utilização do MODO DECO ou

Tentou imprimir ou pré-visualizar duas linhas de texto

enquanto está instalada uma fita de 3,5 mm ou 6 mm. Instale uma fita maior.

Геntou imprimir uma etiqueta quando não há qualquer

[Comp. tabul.] ou [Comprimento].

da função de etiqueta de nome.

► Mensagem de erro

Inválido!

Sem texto!

Tamanho

- Cursor Sublinhar/Moldura Largura
- Maiúsculas
- Comprimento da etiqueta Se tiver sido seleccionado um comprimento específico de etiqueta, também aparece Tecla de cursor: direita
- do texto.)

início do texto.)

. Tecla OK 10. Tecla Escape

Mensagem

Erro cortad.

Texto cheio!

Texto Iongo!

- 20. Tecla Moldura 21. Tecla Símbolo Tecla MODO DECO (Use-a com a tecla Shift Tecla Retrocesso Tecla Introduzir
- para se deslocar para o fim
- Tecla de cursor: esquerda (Use-a com a tecla Shift para se deslocar para o

NOTA

máguina

• O LCD mostra uma linha de 15 caracteres; contudo, o texto que introduz pode ter até 80 caracteres de comprimento.

O que fazer quando...

Problema

ecrã continua

apagado após

alimentação da

é impressa, a

Quando a etiqueta

margem (espaço)

grande de ambos

os lados do texto

A máquina não

imprime ou os

impressos não

são devidament

A configuração

apagou-se por si

formados.

rópria.

Uma linha

horizontal em

na etiqueta

npressa.

máquina.

- Ao seleccionar as definições, prima a tecla Espaço para regressar ao elemento predefinido
- A pré-visualização de impressão é uma imagem gerada da etiqueta, e pode diferir da etiqueta real quando impressa.
- O comprimento da etiqueta apresentado no LCD pode diferir ligeiramente do comprimento real da etiqueta quando impressa.

Solução

Verifique se as pilhas foram correctamer

Se as pilhas estiverem fracas, substitua-as.

Consulte "Definir a margem" neste manual di utilizador e seleccione [Metade] ou [Estreito]

Verifique que a cassete de fita foi

Verifique se a tampa da cassete está

devidamente fechada.

para obter margens mais pequenas para a su

Se a cassete de fita estiver vazia, substitua-a

As pilhas podem estar fracas, Substitua-as,

Quando a alimentação eléctrica é desligada

durante mais de três minutos, todo o texto e

Pode haver pó sobre a cabeca de impressão

seca para limpar cuidadosamente a cabeça

de impressão através de um movimento

A cabeca de impressão pode ser limpa mais

facilmente se for utilizada a cassete de limpeza

da cabeça de impressão opcional (TZe-CL3).

Retire a cassete de fita e utilize uma cotonete

de idioma e unidade serão igualmente

ormatos no ecrã serão perdidos. As definições

· Verifique se o adaptador AD-24ES está

Definições de instalação

- Ligue a máquina. Para o fornecimento de energia, utilize seis pilhas de tamanho AAA ou o transformador de corrente opcional
- (AD-24ES) e, em seguida, prima (b).

2 Defina o idioma.

A predefinição é [English] [English/Español/Français/Hrvatski/ gyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/ Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/ Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] ox .

3 Defina a unidade de medição. A predefinição é [mm].



Problema

A máquina

"bloqueou

ou seja, nada

tecla, mesmo

ligada).

com a máquina

A alimentação

tenta imprimir

correctamente

alimentada ou a

fita encrava no

Para criar uma

etiqueta nova,

é necessário

apagar todas

O LCD está

idioma errado.

as definições de

texto e de formato

A fita não é

interior da

máquina.

desliga-se quando inseridas.

acontece quando

se pressiona uma

· A máquina desliga-se automaticamente se não for premida qualquer tecla num período de cinco minutos

Consulte "Reiniciar a P-touch"

As pilhas podem estar fracas. Substitua-as.

Verifique se as pilhas foram correctamente

· Está a ser utilizado um adaptador errado

baixo das guias da fita.

[Txt&Format].

definido para um • Consulte "Definições de instalação".

o adaptador recomendado é o AD-24ES.

A alavanca da lâmina de corte é utilizada

da lâmina de corte durante a impressão

Prima + 🗵 e seleccione

durante a impressão. Não toque na alavanca

Verifique se a extremidade da fita passa po

Para cancelar qualquer operação, prima Esc

Pode guardar até 30 etiquetas e abri-las novamente para impressão quando desejar. É possível guardar um máximo de 80 caracteres por ficheiro. Também pode editar e substituir





Se tentar quardar uma etiqueta quando já existir uma etiqueta

quardada com esse número, uma mensagem "Sobrepor?" irá aparecer. Prima ox para guardar a sua nova etiqueta. Prima Esc para cancelar.

OK Minúsculas (A∢a desligado) Maiúsculas (A∢a ligado) · Consulte a tabela de caracteres acentuados (B) na folha de

Criar duas linhas de texto


UTILIZAÇÃO BÁSICA

Introduzir texto

A∢a

Desloque o cursor para onde começa a segunda linha e prima \(\)

► Alternar entre maiúsculas e minúsculas



• O símbolo de retorno de linha () será apresentado quando a tecla Introduzir for premida ▶ Inserir uma tabulação

(Menu) → (/) [Tabulação] OK Para alterar o comprimento da tabulação: → (/) [Comp. tabul.] ox →

[Automático/0-100 mm] ox

▶ Inserir caracteres acentuados

 $[A] - [Z] \rightarrow [AAA-] \rightarrow [AAA-] / [C] / [D] \rightarrow$

- inserção anexa para obter uma lista dos caracteres acentuados disponíveis. Para cancelar operações, prima Esc .
- A ordem dos caracteres acentuados varia consoante o idioma seleccionado para o LCD.
- ► Alterar o comprimento da etiqueta

Menu → ✓ / D [Comprimento] OK → (Automático/30-300 mm) ok

NOTA

 Depois de a etiqueta ser impressa, corte ao longo dos pontos impressos (:) com uma tesoura de modo a que o comprimento da etiqueta corresponda à definição da máquina.

Se tiver sido seleccionado um comprimento específico de etiqueta, também aparece 🛕 no LCD.

Apagar

Ao premir 🖾, as letras são apagadas uma a uma Para eliminar todo o texto e definições:

↑ + □ → (/>) [Txt&Format] ○K Para eliminar apenas texto: ↑ + ☑ → ✓ / > [Apenas txt] OK

Imprimir etiquetas

▶ Pré-visualização Pode pré-visualizar o texto antes de imprimir.

- A pré-visualização de impressão é uma imagem gerada da
- etiqueta, e pode diferir da etiqueta real quando impressa. Quando o LCD não puder apresentar todo o texto em simultâneo,
- prima / para apresentar o texto oculto. ► Alimentação (alimentar fita)

☆ + **③**

▶ Impressão

- OK
- sem seleccionar o número de cópias. O número de cópias também pode ser especificado ao premir uma tecla numérica
- Para evitar danos na fita, não toque na alavanca de corte enquanto a mensagem "A Imprimir..." ou "A alimentar..."
- estiver a ser apresentada. Para cortar a etiqueta, empurre a alavanca de corte da fita no canto superior direito da máquina
- Descole a etiqueta impressa do papel protector e aplique a
- · Pode imprimir até 9 cópias de cada etiqueta
- [Numeração] Pode imprimir muitas cópias do mesmo texto enquanto incrementa um número seleccionado por 1 após a impressão de cada etiqueta. Exemplo: para imprimir cópias de uma etiqueta que contém um número de série (0123, 0124 e 0125).



Seleccione o número mais alto que pretende imprimir quando definir o número.

[Espelho]



 Utilize fita transparente em [Espelho] para que as etiquetas. possam ser lidas correctamente do lado oposto quando aplicadas sobre vidro, janelas ou outras superfícies transparentes.

Guardar ficheiros de etiquetas

etiquetas guardadas. ▶ Guardar



● NOTA

► Definir a margem (Men) + 2:)

Cheio]/[Metade]/[Estreito] Para deixar margens iguais de ambos os lados do texto.

C : ABC : AB

/ Cheio/Metade/Estreito/Imp cadeia] ox

Para criar uma etiqueta com vários estilos de texto. Introduza o texto.

- 2. Prima (e, em seguida, [Cópias:] aparece. 3. Prima /) ou introduza o número com as teclas numéricas para seleccionar o número de cópias.
- mensagem "Okp/Aliment?" aparece. **5.** Prima Esc para introduzir mais texto.
- 6. Apague o texto, introduza o texto para a etiqueta seguinte e prima (E).

4. Prima ok A impressão irá começar e, em seguida, a

- 7. Quando aparecer a mensagem "Okp/Aliment?" depois da impressão da última etiqueta, prima oκ
- 8. Depois da alimentação da fita, prima a alavança da lâmina de corte para cortar a cadeia de etiquetas.

● NOTA

Estreito

- Quando (Imp cadeia) está definido, alimente a fita antes de utilizar a lâmina de corte; caso contrário, uma parte do texto poderá ser cortada. Corte também ao longo dos pontos impressos (;) com uma tesoura de modo a que o texto fique centrado na etiqueta.
- Quando [Metade] ou [Estreito] está definido, o comprimento da etiqueta apresentado é o comprimento desde os pontos impressos (;) até ao fim da etiqueta.

Ecrã LCD Imagem da etiqueta

> Para imprimir mais de 1 cópia de uma etiqueta com a margem mínima, defina a margem para [Estreito].

ABC

Não puxe a etiqueta, pois isso pode danificar a cassete de fita

Acessórios Cassetes de fita: Consulte o "Catálogo de fitas" incluído. Transformador de AD-24ES

revendedor Brother autorizado

Unidade de corte: TC-4 (sobresselente) Se a lâmina de corte ficar romba após a utilização continuada e não for possível cortar a fita correctamente, substitua por uma unidade de corte (Ref. N.º TC-4) nova, que pode ser adquirida junto de um

► Substituição da unidade de corte 1. Puxe as duas seccões da unidade de corte (de cor verde)



2. Instale uma nova unidade de corte. Empurre-a até que encaixe no lugar.

▲ Não toque na lâmina de corte directamente com os dedos

NOTA

aparecer.

Etiqueta de nome

UTILIZAR MODELOS

Esta função permite-lhe criar várias etiquetas de nome utilizando os modelos incorporados. Consulte a tabela de formatos de etiquetas de nome (D) na folha de inserção anexa.

Exemplo: Bill Anderson Menu) → (/) [Nome etiq.] ○K → [Selecc. Esquema] → \(\tag{/} \) Bill Anderson • OK Texto 1 → Bill Anderson OK → Texto 2 → ABC Company, Inc. OK → oк → [Imprimir] ○к

Dependendo do formato seleccionado, o conteúdo inteiro do

seleccionado um comprimento de etiqueta fixo e o texto for

Apenas os símbolos realçados na folha de inserção anexa

Para apagar todo o texto, prima ☐ e ☒; em seguida

"Limp?" aparece. Prima ok para apagar. Prima Esc

Quando acede ao MODO DECO ou à função de etiqueta de

nome, o texto e o comprimento da etiqueta que imprimiu mais

recentemente através do MODO DECO ou da função de

etiqueta de nome serão novamente apresentados

Tecla Tipo de letra (AAA

Prima Esc para voltar ao passo anterior.

demasiado longo, uma mensagem de erro "Texto longo!" irá

seu texto pode não ser impresso. Por exemplo, se tiver

Os modelos não podem ser editados.

podem ser utilizados no MODO DECO.

MODO DECO

a) Prima Esc b) Prima / para seleccionar [Cancelar] e, em

utilizadas cassetes de fita de 12 mm de largura.

 Quando [Automático] é seleccionado para "Comprimento", a etiqueta irá ajustar-se automaticamente ao comprimento correcto do texto.

para o modo "Comprimento".

TECLAS DE FUNÇÕES ÚTEIS

1 Prima AAA para seleccionar as definições para a introdução de texto.

AAA → (/) Seleccione um elemento ox 2 Prima ___/___ para seleccionar as

definições.



de letra para caracteres, incluindo caracteres acentuados, será Helsinki, e o tipo de letra para números e alguns símbolos será Atlanta. Outros tipos de letra combinados serão divididos da

● NOTA Para cancelar operações, prima Esc

● NOTA

mesma forma.

Consulte a tabela de exemplos de tipos de letra (F) na folha de

O tamanho real do tipo de letra impressa depende da largura da fita, número de caracteres e número de linhas de impressão. Caso os caracteres atinjam o tamanho mínimo, o tipo de letra seleccionado será alterado para um tipo de letra personalizado baseado no estilo Helsínquia. Isto permite imprimir etiquetas utilizando o tamanho mais pequeno de texto

Tecla Moldura

Para cancelar operações, prima Esc

Prima Prima para seleccionar o tipo de moldura. Consulte a tabela de tipos de moldura (E) na folha de inserção anexa. → (/) Seleccione uma moldura oκ

Exemplo: ABCDEF ABCD → [Selecc. Esquema] →

Esta função permite-lhe criar etiquetas exclusivas utilizando

modelos incorporados. Consulte a tabela de formatos do

MODO DECO (C) na folha de inserção anexa.

ABCDEF ABCD → OK → [Inser. texto] → ABCDEF OK → Comprimento [Imprimir] OK

 Para sair do MODO DECO ou da função de etiqueta de nome e regressar ao ecrã de introdução de texto, execute uma das seguintes acções:

seguida, prima ok quando aparecer "Imprimir". Estas funcionalidades apenas estão disponíveis quando são

O comprimento máximo da etiqueta é de 200 mm para o MODO DECO e para a função de etiqueta de nome.

Prima para regressar à definição [Automático]

Tecla Símbolo ♣

Prima para seleccionar vários símbolos. Consulte a tabela de símbolos (A) na folha de inserção anexa para obter uma lista dos símbolos disponíveis



Para cancelar operações, prima Esc Teclas de atalho

NOTA

Idioma Ħ Menu → [Comprimento da # H Menu → 1 ! etiqueta Margem Menu → 2: *** Nome etia. ABC Menu → 3 f Ficheiro Menu → 4 § Tabulação Menu → 5[%] H →I Comp. tabul. Menu → 6 € H →I Limp Menu → 🗵 After Unidade Menu → [7 [&]] п

Reinicializar a P-touch

pretender inicializar as definições ou no caso de a impressora de etiquetas P-touch não estar a funcionar correctamente Desligue a impressora de etiquetas P-touch,

mantenha premido 🔐 e R prima 🚳 para

Pode reiniciar a impressora de etiquetas P-touch quando

2 Solte 🔓 e ℝ. A impressora de etiquetas P-touch liga-se com a memória interna reinicializada.

voltar a ligar a P-touch.

● NOTA Todo o texto, definições e ficheiros armazenados são apagados.

Especificações

Cerca de 490 g (sem pilhas e cassete de fita) Alimentação de corrente:

Fita Brother TZe (largura): Cassete de fita:

Contactos para informações Os contactos podem variar consoante o país.

Consulte o web site em www.brother.eu

(HR03)* Transformador de corrente opcional (AD-24ES)

informações mais recentes sobre as pilhas recomendadas.

¹ Visite-nos em <u>support.brother.com</u> para obter as

Cerca de 165 (L) × 155 (P) × 68 (A) mm

Seis pilhas alcalinas de tamanho AAA Seis pilhas de Ni-MH de tamanho AAA

3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm