

Важная информация о сетевой безопасности: 04 смена пароля по умолчанию для входа в систему

Для управления настройками устройства используйте один из следующих паролей:

- **access**
- **initpass**
- пароль, указанный на устройстве рядом с надписью «Pwd»

Если для устройства не предусмотрен пароль по умолчанию, оставьте поле пароля пустым.

Изменение пароля по умолчанию

Настоятельно рекомендуется изменить пароль по умолчанию, чтобы защитить устройство от несанкционированного доступа и повысить безопасность использования следующих функций и программного обеспечения*:

- управление через веб-интерфейс;
- BRAdmin Light и BRAdmin Professional.

** Функции и программное обеспечение могут различаться в зависимости от модели*

Чтобы изменить пароль по умолчанию, выполните приведенные ниже инструкции для вашей модели.

1. Серия RJ.....	2
2. Серия TD и TJ	3
3. Серия VC	5
4. Другие мобильные принтеры и принтеры для печати наклеек	6

1. Серия RJ

1. В адресной строке веб-браузера введите `http://IP-адрес_устройства`, где IP-адрес_устройства — это IP-адрес принтера или имя сервера печати.

Например, для принтера с IP-адресом 192.168.1.2 введите `http://192.168.1.2`

2. Если устройство запрашивает пароль, введите пароль по умолчанию (**access**, **initpass** или пароль, указанный на устройстве рядом с надписью «Pwd»).

 Чтобы проверить пароль по умолчанию, распечатайте информацию об устройстве или его настройки и посмотрите, что написано в поле **Default Password** (Пароль по умолчанию). Для получения дополнительной информации перейдите на сайт support.brother.com и ознакомьтесь с *Руководством пользователя* на странице **Руководства** для вашей модели.

3. Откройте вкладку **Администратор**.
4. Введите пароль, который хотите использовать.
5. В поле **Подтвердите новый пароль** введите новый пароль еще раз.
При необходимости запишите пароль и сохраните его в надежном месте.
6. Нажмите кнопку **Отправить**.

2. Серия TD и TJ

1. В адресной строке веб-браузера введите `http://IP-адрес_устройства`, где IP-адрес_устройства — это IP-адрес принтера или имя сервера печати.

Например, для принтера с IP-адресом 192.168.1.2 введите `http://192.168.1.2`

2. При необходимости введите следующий идентификатор пользователя:

Модель	Идентификатор пользователя
TD-4100N	admin
TD-4420DN/4520DN/4550DNWB	initpass
TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/4750TNWB/4750TNWBR	root
TJ-4005DN/4010TN/4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/4121TNR	
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN	

3. Если устройство запрашивает пароль, введите пароль по умолчанию (**access**, **initpass** или пароль, указанный на устройстве рядом с надписью «Pwd»).

 (Неприменимо для моделей TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/4750TNWB/4750TNWBR, TJ-4005DN/4010TN/4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/4121TNR и TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN) Чтобы проверить пароль по умолчанию, распечатайте информацию об устройстве или его настройки и посмотрите, что написано в поле **Default Password** (Пароль по умолчанию). Для получения дополнительной информации перейдите на сайт support.brother.com и ознакомьтесь с *Руководством пользователя* на странице **Руководства** для вашей модели.

4. Откройте вкладку **Администратор** или **Password** (Пароль).

 Если в веб-браузере отображается дополнительное диалоговое окно системы безопасности, введите идентификатор и пароль по умолчанию и нажмите кнопку **[OK]**.

Идентификатор пользователя: admin

Пароль по умолчанию: пароль, указанный на устройстве рядом с надписью «Pwd»

5. Введите пароль, который хотите использовать.

6. В поле **Подтвердите новый пароль** введите новый пароль еще раз.

При необходимости запишите пароль и сохраните его в надежном месте.

7. Нажмите кнопку **Отправить** или **Set** (Установить).

3. Серия VC

1. В адресной строке веб-браузера введите `http://IP-адрес_устройства`, где IP-адрес_устройства — это IP-адрес принтера или имя сервера печати.

Например, для принтера с IP-адресом 192.168.1.2 введите `http://192.168.1.2`

2. Откроется страница для управления устройством через веб-интерфейс. Щелкните ссылку **AirPrint Option** (Функция AirPrint), а затем ссылку **Administrator Login Password** (Пароль для входа администратора).

 Если поле **Administrator Login Password** (Пароль для входа администратора) не появилось, щелкните ссылку **Admin Login** (Вход администратора), введите пароль по умолчанию и щелкните **Login** (Вход).

3. В поле **Enter New Password** (Введите новый пароль) введите пароль, который хотите использовать.
При необходимости запишите пароль и сохраните его в надежном месте.
4. В поле **Confirmed Password** (Подтвержденный пароль) введите новый пароль еще раз.
5. Нажмите кнопку **Submit** (Отправить).

4. Другие мобильные принтеры и принтеры для печати наклеек

Пользователи PT-E550W

Чтобы проверить или изменить пароль по умолчанию для принтера, перейдите на сайт support.brother.com и ознакомьтесь с документом *Важная информация о сетевой безопасности: только для модели PT-E550W* на странице **Руководства** для вашей модели.

1. В адресной строке веб-браузера введите `http://IP-адрес_устройства`, где IP-адрес_устройства — это IP-адрес принтера или имя сервера печати.

Например, для принтера с IP-адресом 192.168.1.2 введите `http://192.168.1.2`

2. Если устройство запрашивает пароль, введите пароль по умолчанию (**access**, **initpass** или пароль, указанный на устройстве рядом с надписью «Pwd»).
-

 Чтобы проверить пароль по умолчанию, распечатайте информацию об устройстве или его настройки и посмотрите, что написано в поле **Default Password** (Пароль по умолчанию). Для получения дополнительной информации перейдите на сайт support.brother.com и ознакомьтесь с *Руководством пользователя* на странице **Руководства** для вашей модели.

3. Откройте вкладку **Администратор**.
4. Введите пароль, который хотите использовать.
5. В поле **Подтвердите новый пароль** введите новый пароль еще раз. При необходимости запишите пароль и сохраните его в надежном месте.
6. Нажмите кнопку **Отправить**.