

Ağ Güvenliği için Önemli Bildirim: Varsayılan Oturum Açma Şifresi Değişikliği

04

Makine ayarlarını yönetmeye yönelik varsayılan şifre şunlardan biri olabilir:

- **access**
- **initpass**
- makinenizde yer alan ve “Pwd” olarak işaretlenmiş şifre

Makineniz varsayılan şifreye sahip değilse şifre alanını boş bırakın.

Varsayılan Şifreyi Değiştirme

Makinenizi yetkisiz erişime karşı korumak ve aşağıdaki özellikler ile yazılımı* daha güvenli hale getirmek için varsayılan şifreyi değiştirmenizi şiddetle öneririz:

- Web Tabanlı Yönetim
- BRAdmin Light/Professional

* Özellikler ve yazılım modelinize bağlı olarak farklılık gösterebilir

Modeliniz için varsayılan şifreyi değiştirmek üzere talimatlara bakın:


1. RJ Serisi	2
2. TD ve TJ Serisi	3
3. VC Serisi	5
4. QL-810Wc/QL-820NWBc/QL-1110NWBc/PT-P900Wc	6
5. Diğer Mobil Yazıcılar ve Etiket Yazıcıları	7

1. RJ Serisi

1. Web tarayıcınızın adres çubuğuna `http://yazıcı_IP_adresi` yazın. Burada `yazıcı_IP_adresi`, yazıcının IP adresi veya yazdırma sunucusunun adıdır.

Örneğin yazıcının IP adresi 192.168.1.2 ise şunu yazın:
`http://192.168.1.2`

2. Makine sizden şifre isterse varsayılan şifreyi girin (**access**, **initpass** veya makinenizde yer alan ve "Pwd" olarak işaretlenmiş şifre).

 Varsayılan şifreyi doğrulamak için yazıcı ayarları/bilgilerini yazdırın ve **Default Password** (Varsayılan Şifre) alanını kontrol edin. Daha fazla bilgi için support.brother.com adresine gidin ve modelinizin **Kılavuzlar** sayfasında *Kullanım Kılavuzu*'nu görüntüleyin.

3. **Administrator** (Yönetici) sekmesine tıklayın.
4. Kullanmak istediğiniz şifreyi girin.
5. **Confirm New Password** (Yeni Şifreyi Doğrula) alanında yeni şifreyi yeniden girin.
Gerekirse şifreyi not edin ve güvenli bir yerde saklayın.
6. **Submit** (Gönder) ögesine tıklayın.

2. TD ve TJ Serisi


1. Web tarayıcınızın adres çubuğuna `http://yazıcı_IP_adresi` yazın. Burada `yazıcı_IP_adresi`, yazıcının IP adresi veya yazdırma sunucusunun adıdır.

Örneğin yazıcının IP adresi 192.168.1.2 ise şunu yazın:
`http://192.168.1.2`


2. Gerekirse şu Kullanıcı Kimliğini girin:

Model	Kullanıcı Kimliği
TD-4100N	admin
TD-4420DN/4520DN/4550DNWB	initpass
TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/ 4750TNWB/4750TNWBR	root
TJ-4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/ 4121TNR	
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN	

3. Makine sizden şifre isterse varsayılan şifreyi girin (**access**, **initpass** veya makinenizde yer alan ve "Pwd" olarak işaretlenmiş şifre).

 (TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/4750TNWB/4750TNWBR, TJ-4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/4121TNR ve TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN modelleri için geçerli değil) Varsayılan şifreyi doğrulamak için yazıcı ayarları/bilgilerini yazdırın ve **Default Password** (Varsayılan Şifre) alanını kontrol edin. Daha fazla bilgi için support.brother.com adresine gidin ve modelinizin **Kılavuzlar** sayfasında *Kullanım Kılavuzu*'nu görüntüleyin.

4. **Administrator** (Yönetici) veya **Password** (Şifre) sekmesine tıklayın.

 Web tarayıcınızda ek bir güvenlik iletişim kutusu görüntülenirse varsayılan kimliği ve şifreyi girin ve [OK] (Tamam) ögesine tıklayın.
Kullanıcı Kimliği: admin
Varsayılan Şifre: makinenizde yer alan ve "Pwd" olarak işaretlenmiş şifre


5. Kullanmak istediđiniz Őifreyi girin.
6. **Confirm New Password** (Yeni Őifreyi Dođrula) alanında yeni Őifreyi yeniden girin.
Gerekirse Őifreyi not edin ve güvenli bir yerde saklayın.
7. **Submit** (Gönder) veya **Set** (Ayarla) öđesine tıklayın.

3. VC Serisi

1. Web tarayıcınızın adres çubuğuna `http://yazıcı_IP_adresi` yazın. Burada `yazıcı_IP_adresi`, yazıcının IP adresi veya yazdırma sunucusunun adıdır.

Örneğin yazıcının IP adresi 192.168.1.2 ise şunu yazın:
`http://192.168.1.2`

2. Makinenin Web Tabanlı Yönetim sayfası görüntülenir. **AirPrint Option** (AirPrint Seçeneği) > **Administrator Login Password** (Yönetici Oturum Açma Şifresi) ögesine gidin.
-

 **Administrator Login Password** (Yönetici Oturum Açma Şifresi) görüntülenmezse, **Admin Login** (Yönetici Oturum Açma) ögesine tıklayın > varsayılan şifreyi girin > **Login** (Oturum Aç) ögesine tıklayın.


3. **Enter New Password** (Yeni Şifre Gir) alanında kullanmak istediğiniz şifreyi girin.
Gerekirse şifreyi not edin ve güvenli bir yerde saklayın.
4. **Confirmed Password** (Doğrulanmış Şifre) alanında yeni şifreyi yeniden girin.
5. **Submit** (Gönder) ögesine tıklayın.

4. QL-810Wc/QL-820NWBc/QL-1110NWBc/PT-P900Wc



1. Web tarayıcınızın adres çubuğuna `https://yazıcı_IP_adresi` yazın. Burada `yazıcı_IP_adresi`, yazıcının IP adresi veya yazdırma sunucusunun adıdır.

Örneğin, yazıcının IP adresi 192.168.1.2 ise şunu yazın:
`https://192.168.1.2`

2. Makinenizin üzerinde bulunan ve "Pwd" ile işaretlenmiş varsayılan oturum açma şifresini yazın ve ardından **Login**'e (Oturum Aç) tıklayın.

 Varsayılan şifreyi doğrulamak için yazıcı ayarlarını/bilgilerini yazdırın ve **Default Password** (Varsayılan Şifre) alanını kontrol edin. Daha fazla bilgi için support.brother.com adresine gidin ve modelinizin **Kılavuzlar** sayfasında *Kullanım Kılavuzu*'nu görüntüleyin.

-
3. Gezinme menüsüne gidin ve ardından **Administrator** (Yönetici) > **Login Password**'e (Oturum Açma Şifresi) tıklayın.

 Gezinme menüsünü ekranın sol tarafında göremezseniz işleme  bölümünden başlayın.

-
4. Ekrandaki **Login Password** (Oturum Açma Şifresi) yönergelerini uyguladıktan sonra, şifrenizi **Enter New Password** (Yeni Şifre Gir) alanına girin.
 5. **Confirm New Password** (Yeni Şifreyi Onayla) alanına şifreyi yeniden yazın.
 6. **Submit** (Gönder) ögesine tıklayın.

5. Diğer Mobil Yazıcılar ve Etiket Yazıcıları

PT-E550W kullanıcıları


Yazıcınızın varsayılan şifresini kontrol etmek ve değiştirmek için support.brother.com adresine gidin ve modelinizin **Kılavuzlar** sayfasında *Ağ Güvenliği için Önemli Bildirim: Yalnızca PT-E550W modeli* belgesini görüntüleyin.

1. Web tarayıcınızın adres çubuğuna `http://yazıcı_IP_adresi` yazın. Burada `yazıcı_IP_adresi`, yazıcının IP adresi veya yazdırma sunucusunun adıdır.

Örneğin yazıcının IP adresi 192.168.1.2 ise şunu yazın:

`http://192.168.1.2`

2. Makine sizden şifre isterse varsayılan şifreyi girin (**access**, **initpass** veya makinenizde yer alan ve "Pwd" olarak işaretlenmiş şifre).
-

 Varsayılan şifreyi doğrulamak için yazıcı ayarları/bilgilerini yazdırın ve **Default Password** (Varsayılan Şifre) alanını kontrol edin. Daha fazla bilgi için support.brother.com adresine gidin ve modelinizin **Kılavuzlar** sayfasında *Kullanım Kılavuzu*'nu görüntüleyin.

3. **Administrator** (Yönetici) sekmesine tıklayın.
4. Kullanmak istediğiniz şifreyi girin.
5. **Confirm New Password** (Yeni Şifreyi Doğrula) alanında yeni şifreyi yeniden girin.
Gerekirse şifreyi not edin ve güvenli bir yerde saklayın.
6. **Submit** (Gönder) ögesine tıklayın.