

| 字形键 | | |
|----------|---|---|
| 1 | 按下 字形 以选择输入文本的设置。 | |
| 2 | 按下 / 按下 以选择设置。 | |
| 竖版 | 关 | ⌵ |
| | 开 | ⌵ |
| 尺寸 | 尺寸大 | ⌵ |
| | 尺寸中 | ⌵ |
| | 尺寸小 | ⌵ |
| 修饰 | 标准 | ⌵ |
| | 粗体 | ⌵ |
| | 中空 | ⌵ |
| | 阴影 | ⌵ |
| | 斜体 | ⌵ |
| 字宽 | 全角 | ⌵ |
| | 倍角 | ⌵ |
| | 半角 | ⌵ |

符号键

1 按下 符号 以选择 31 个符号类别中的一个。

- 按 符号 选择类别 执行。
- 按 符号 选择类别 执行。

2 使用 / 选择所需符号。

| / 选择符号 执行 | |
|--|--|
| ● 备注 | |
| 按下 返回 可返回至上一步骤。 | |
| 上表中 显示的符号可能与设备液晶显示屏中和打印后的符号略有不同。 | |
| | |
| 快捷键 | |
| 下划线 / 边框 | 文件 |
| 设置 转换 空格 设置 数字 4 | |
| 长度 | 显示屏对比度 |
| 设置 数字 1 | 设置 数字 5 |
| 两端空白设定 | 条形码设置 |
| 设置 数字 2 | 设置 数字 6 |
| 旋转重复 | 条形码输入 |
| 设置 数字 3 | 设置 数字 7 |

故障排除

| 信息 | 原因 / 解决办法 |
|----------|---|
| 电池电量低！ | <ul style="list-style-type: none">• 电池电量低。 • 如使用 AAA 碱性电池：替换为新电池。 • 如使用镍氢电池：将其充满电。 |
| 请检查电池！ | 安装的电池已用尽。 |
| 错误的数值！ | <ul style="list-style-type: none">• 为标签长度、电缆直径、旗帜长度或面板长度输入的数字无效。 • 在序号功能中选择的要排序的字符或数字无效。 |
| 数据未输入！ | <ul style="list-style-type: none">• 内存中未存储数据时尝试打印文本文件。 • 未输入文本时按下 打印 或 上档 + 打印 或 取消。 |
| 最多为 4 行！ | 超出了可输入的最大行数。每个色带可输入的最大行数如下。 <p>12 mm：4 行 9 mm：3 行 6mm：2 行</p> |
| 请安装标签色带！ | 未安装色带时尝试打印或预览标签。 |
| 切刀出错！ | 打印过程中使用了色带切刀杆。 |
| 请减少字数！ | 已输入最大数量（普通文本为 80 个字符）的字符。 |
| 超过固定长度！ | 输入的字符数超出了标签长度，减少文本，或将 [自动] 选作标签长度。 |
| 先送带再切割？ | 选择 [不送带] 时，打印后送带。请参阅“设置空白”。 |
| 查无此码！ | 没有供转换选择用的字符。请确认输入的内容，重新转换。 |
| 色带少 | <ul style="list-style-type: none">• 5 秒闪烁 <p>请等待 5 秒，该状态消失后可继续操作</p> • 持续闪烁 <p>打印前出现的话，跟（色带不够继续吗）的操作方法一样。其他情况的话，按任意键返回编辑页</p> |

创建条形码标签

● 备注

- P-touch 标签打印机并非专为创建条形码标签而设计。请务必确认条形码扫描枪可读取条形码标签。
- 为获取最佳使用效果，应在白色色带上以黑墨打印条形码标签。部分条形码扫描枪可能无法读取通过彩色色带或墨水打印的条形码标签。
- [宽度] 尽量设置为 [大]。部分条形码扫描枪可能无法读取使用 [小] 设置打印的条形码标签。
- 持续打印大量条形码标签会导致打印头过热，从而影响打印质量。

▶ **设置条形码参数和输入条形码数据**

| | |
|--|--|
| 设置 / 条形码设置 执行 执行 执行 | |
| / 选择属性 执行 执行 设置属性值 执行 | |
| 执行 | |

| | |
|--|--|
| 设置 / 条形码输入 执行 执行 执行 | |
| 输入条形码数据 执行 | |

● 备注

- 符号仅适用于 CODE39、CODE128、CODABAR 或 GS1-128 协议。不使用符号时，输入条形码数据后，按 执行 或 返回 在标签中插入条形码。
- “C.Digit”（校验码）属性仅适用于 CODE39、I-2/5 和 CODABAR 协议。
- 一个标签上只能打印一个条形码。

▶ **条形码设置**

| 属性 | 值 |
|-------------------|---|
| 协议 | CODE39 、CODE128、EAN-8、EAN-13、GS1-128 (UCC/EAN-128)、UPC-A、UPC-E、I-2/5 (ITF)、CODABAR |
| 宽度 | 小 <p>大</p> |
| 底部文字（打印在条形码下方的字符） | 有 <p>无</p> |
| C.Digit（校验码） | 无 <p>有（仅适用于 CODE39、I-2/5 和 CODABAR 协议）</p> |

▶ **特殊字符列表**

| CODE39 | CODABAR |
|---------|---------|
| 特殊字符 | 特殊字符 |
| - | - |
| . | \$ |
| (SPACE) | : |
| \$ | / |
| / | . |
| + | + |
| % | % |

| CODE128, GS1-128 (UCC / EAN-128) | | | |
|----------------------------------|------|------|------|
| 特殊字符 | | | |
| (SPACE) | ! | ” | # |
| \$ | % | & | ' |
| (|) | * | + |
| / | - | . | / |
| : | ; | < | = |
| > | ? | @ | [|
| \ |] | ^ | _ |
| NUL | SOH | STX | |
| ETX | EOT | ENQ | ACK |
| BEL | BS | HT | LF |
| VT | FF | CR | SO |
| SI | DLE | DC1 | DC2 |
| DC3 | DC4 | NAK | SYN |
| ETB | CAN | EM | SUB |
| ESC | { | FS | |
| GS | } | RS | ~ |
| US | DEL | FNC3 | FNC2 |
| FNC4 | FNC1 | | |

▶ **编辑和删除条形码**

- 若要编辑条形码参数和条形码数据，通过按 设置 执行 按 / 选择 [条形码设置] 或 [条形码输入]，打开条形码设置屏幕。
- 若要更改条形码协议，删除所输入的条形码，然后从条形码配置中将其重置。
- 若要从标签删除条形码，在数据输入屏幕上将光标移到条形码标记右侧，然后按 全部删除。

重新设置 P-touch E115

当您需要初始化设置，或如果 P-touch E115 工作异常时，您可重新设置 P-touch E115 标签打印系统。

- 关闭 P-touch 标签打印机**，按住 上档 和 R，然后按下 开关，**重新开启 P-touch**。
- 松开** 上档 和 R。

打印机开启，并重置内存。

● 备注

所有文本、设置和存储的文件将被清空。

▶ **出现问题时的解决办法**

| 问题 | 解决方法 |
|---|---|
| 无法插入色带盒。 | <ul style="list-style-type: none">• 此 P-touch 只能使用 Brother TZe-Z 色带。 |
| 开启 P-touch 后，显示屏为空白。 | <ul style="list-style-type: none">• 请确认电池安装正确。 • 如电池电量不足，请更换电池。 • 如果使用电源适配器，请确保电缆连接正确，且电源处于开启状态。 |
| 打印出标签后，文本两侧的空白（区域）过大。 | <ul style="list-style-type: none">• 请参阅本使用说明书中的“设置空白”，并选择 [空白中] 或 [空白小] 以缩小标签的空白。 |
| P-touch 未打印。 | <ul style="list-style-type: none">• 检查是否正确装入了色带盒。 • 如色带盒为空，请更换色带。 • 检查色带盒盖是否关严。 • 请用干布擦拭色带盒安装部位内和色带盒侧面的端子区域。 |
| 设置自行清除。 | <ul style="list-style-type: none">• 如电池电量不足，请更换电池。 • 电源断开三分钟以上，显示屏中的所有文本和格式将丢失。单位设置也同样会被清空。 |
| 打印的标签中出现一条水平的空白行。 | <ul style="list-style-type: none">• 打印头上可能存在灰尘。取下色带盒，用干燥的棉签沿垂直方向反复轻轻擦拭打印头。 |
| P-touch 已“锁定”（即 P-touch 虽然处于开启状态，但按键后 P-touch 无反应）。 | <ul style="list-style-type: none">• 请参阅“重新设置 P-touch E115”。 |
| 尝试打印时，电源关闭。 | <ul style="list-style-type: none">• 电池电量可能不足。更换电池。 • 请确认电池安装正确。 |
| 未能正确送带，或色带卡在设备内部。 | <ul style="list-style-type: none">• 检查色带的前端是否正确穿过导带槽。 • 打印时使用了切刀杆。打印过程中请勿触摸切刀杆。 |
| 需要将所有文本和格式清空以创建新标签。 | <ul style="list-style-type: none">• 按下 全部删除，并选择 [文本和格式]。 |

△ 注意

混用不同类型的电池（例如镍氢电池和碱性电池）可能导致爆炸。需依照指示说明废弃处置用过的电池。

● 备注

● 备注

● 备注

电池建议

- 如果预计长时间不使用 P-touch 标签打印机，请取出电池。
- 电池要废弃处置到合适的回收点，而不是作为常规的废物处理。此外请务必遵守当地的法规。

- 存放或废弃电池时，要用透明胶带等缠好，避免短路。（请参阅右下插图）

（电池绝缘示例）

- 透明胶带
- 碱性电池或镍氢电池



规格

尺寸：（宽 x 深 x 高）
约 109 mm（宽）x 202 mm（深）x 55 mm（高）

重量：
约 400 g（不含电池和色带盒）

电源：
6 节 AAA 碱性电池（LR03，需另购）
6 节 AAA 镍氢电池（HR03，需另购）*1
交流电话适配器（AD-24，需另购）

色带盒：
Brother TZe-Z 色带（宽度）
6 mm、9 mm、12 mm

*1 访问 http://support.brother.com/，获取建议使用的电池的最新相关信息。

标点

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | 、 | // | | — | — | — | — | / | \ | · | ~ | | … | : | : | ? | ! | # | & | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | | | | | | | | | | | | | | |
| * | ※ | @ | ^ | ~ | § | = | ' | " | ˘ | ˙ | | | | | | | | | | | | | | |

括号

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| ' | " | (|) | (|) | [|] | { | } | < | > | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 | 〔 | 〕 | | |

简称

| | | | | | |
|---|---|-----|----|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Ⓜ | Ⓝ | No. | TM | ® | © |

箭头

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| → | ← | ↓ | ↑ | ↘ | ↙ | ↗ | ↖ | ↠ | ↡ | ↢ | ↣ | ↤ | ↥ | ↦ | ↧ | ↨ | ↩ |

几何

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ◎ | ○ | ● | □ | ■ | ◆ | ◇ | △ | ▲ | ▽ | ▼ | ◁ | ▷ | ▶ | ☆ | ★ | ♠ | ♥ | ◇ | ♣ | ♦ | ♣ | | | |

单位

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----|----|----|----|----|-----|-----------------|----------------|-----------------|----------------|------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ° | ′ | ″ | °C | °F | ¥ | \$ | ¢ | € | £ | ¤ | % | ‰ | mm | cm | km | mg | kg | cm ^l | m ^l | cm ³ | m ³ | cc | HP | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| mΩ | kΩ | mV | mV | μV | μA | μF | pF | kW | ha | lum | mpa | Ba | ℓ | mℓ | dℓ | kℓ | cal | kcal | dB | Hz | ft. | mile | Å | |

数学

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| + | - | ± | x | ÷ | ≧ | ≦ | ≠ | ≡ | < | > | · | ∴ | ∧ | ∨ | ∑ | ∏ | ∪ | ∩ | ∈ | :: | √ | ⊥ | // | |
| ∠ | ∩ | ∪ | ∩ | ∪ | ∩ | ∪ | ∩ | ∪ | ∩ | ∪ | ∩ | ∪ | ∩ | ∪ | ∩ | ∪ | ∩ | ∪ | ∩ | ∪ | ∩ | ∪ | ∩ | ∪ |

数字

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----|----|-----|----|----|----|-----|------|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ | ⊖ |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 |
| XI | XII | I | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii | ix | x | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | | | | | |
| 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ½ | ⅓ | ¼ | | | | | |

上标