

# Kurzanleitung zur Treiberinstallation

## Macintosh® Für USB-Benutzer

- Diese Anleitung enthält das Vorgehen zum Einrichten Ihres Betriebssystems.
- Einige Abbildungen und Bildschirme basieren auf dem Modell HL-1870N.

**Schritte 1 bis 4** Befolgen Sie zuerst die Schritte in der **Kurzanleitung zur Inbetriebnahme**.

LJ5999001 Gedruckt in China

### Nur für Benutzer von Mac® OS 8.6 bis 9.2

#### Schritt 5 Drucker an den Macintosh® anschließen und BR-Script PPD-Datei installieren

- 1 Klicken Sie auf "Schließen Sie das Schnittstellenkabel an und installieren Sie den Treiber/das Programm".
- 2 Der Drucker muss eingeschaltet sein.
- 3 Schließen Sie das USB-Kabel an den Macintosh® und dann an den Drucker an.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.

Die Abbildungen basieren auf Mac® OS 9.04.

- 5 Öffnen Sie das Festplattensymbol des Macintosh.
- 6 **Benutzer von Mac® OS 8.6 bis 9.04:** Öffnen Sie den Ordner "Apple Extras". Öffnen Sie den Ordner "Apple LaserWriter Software".  
**Benutzer von Mac® OS 9.1 bis 9.2:** Öffnen Sie den Ordner "Programme" (Mac® OS 9). Öffnen Sie anschließend den Ordner "Dienstprogramme".
- 7 Öffnen Sie das Symbol "Druckersymbole Dienstprogramm".
- 8 Wählen Sie "USB Drucker" und klicken Sie auf OK.
- 9 Klicken Sie unter "PPD-Datei (PostScript™ Printer Description)" auf "Ändern...". Wählen Sie Brother HL-1850\_1870N series und klicken Sie dann auf "Auswählen".

- 10 Klicken Sie unter "Ausgewählter USB Drucker" auf "Ändern...". Markieren Sie HL-1850\_1870N series und klicken Sie danach auf OK.
- 11 Klicken Sie auf "Erstellen...".
- 12 Geben Sie den Namen Ihres Druckers ein (HL-1850\_1870N series) und klicken Sie auf "Sichern".
- 13 Wählen Sie im Ablagemenü **Beenden**.

#### Schritt 6 Drucker als Standarddrucker verwenden

- 1 Klicken Sie im Desktop auf das Symbol der HL-1850\_1870N series.
- 2 Wählen Sie im Druckermenü **Standarddrucker** festlegen.

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

### Nur Benutzer von Mac® OS X 10.1

#### Schritt 5 Drucker an den Macintosh® anschließen und BR-Script PPD-Datei installieren

- 1 Der Drucker muss eingeschaltet sein.
- 2 Schließen Sie das USB-Kabel an den Macintosh® und dann an den Drucker an.
- 3 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Öffnen Sie den Ordner "Mac OS X".

- 4 Öffnen Sie den Ordner "Sprache".
- 5 Doppelklicken Sie auf das Symbol "PPD Installer". Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.
- 6 Öffnen Sie das Festplattensymbol des Macintosh.

- 7 Öffnen Sie den Ordner "Applications". Öffnen Sie den Ordner "Utilities".
- 8 Öffnen Sie das Symbol "Print Center".

- 9 Klicken Sie auf "Drucker hinzufügen...".
- 10 Wählen Sie USB.
- 11 Markieren Sie HL-1850\_1870N series und klicken Sie danach auf "Hinzufügen".

- 12 Wählen Sie **Druckerauswahl beenden** aus dem Menü "Druckerauswahl".

Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.

# Kurzanleitung zur Treiberinstallation Macintosh® Für Netzwerk-Benutzer

- Für HL-1850 Benutzer: Wenn Sie den Drucker an ein Netzwerk anschließen, sollten Sie die optionale Netzwerkkarte (NC-4100h) erwerben.
- Vergewissern Sie sich zunächst in der Netzwerkkurzanleitung, dass der Administrator die **Kurzanleitung für den Netzwerkbetrieb** richtig konfiguriert hat.
- Diese Anleitung enthält das Vorgehen zum Einrichten Ihres Betriebssystems.
- Einige Abbildungen und Bildschirme basieren auf dem Modell HL-1870N.


## Schritte 1 bis 4 Befolgen Sie zuerst die Schritte in der Kurzanleitung zur Inbetriebnahme.

### Nur für Benutzer von Mac® OS 8.6 bis 9.2

#### Schritt 5 Drucker an den Macintosh® anschließen und BR-Script PPD-Datei installieren



- 1 Klicken Sie auf "Schließen Sie das Schnittstellenkabel an und installieren Sie den Treiber/das Programm".
- 2 Wählen Sie das Netzwerk-kabel.
- 3 Schalten Sie den Drucker aus.
- 4 Schließen Sie das Netzwerkkabel an Ihren Drucker und dann an einen freien Hub-Port an.
- 5 Schalten Sie den Drucker am Netzschalter ein.
- 6 Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.




- 7 Öffnen Sie die Auswahl im Apple-Menü.
- 8 Klicken Sie auf das Symbol LaserWriter8\*1 und wählen Sie BRN\_XXXXX\_P1\_AT.\*2. Klicken Sie auf "Erstellen...". Schließen Sie die Auswahl.

**Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.**

\*1 Wenn der Apple LaserWriter8 Treiber noch nicht auf Ihrem System installiert ist, können Sie ihn unter <http://www.apple.com> herunterladen.  
\*2 xxxxxx steht für die letzten 6 Stellen der Ethernet-Adresse. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 7 des Netzwerkhandbuchs.

### Nur für Benutzer von Mac® OS X 10.1


#### Schritt 5 Drucker an den Macintosh® anschließen und BR-Script PPD-Datei installieren



- 1 Schalten Sie den Drucker aus.
- 2 Schließen Sie das Netzwerkkabel an Ihren Drucker und dann an einen freien Hub-Port an.
- 3 Schalten Sie den Drucker ein.
- 4 Legen Sie die CD in das CD-ROM-Laufwerk ein. Öffnen Sie den Ordner "Mac OS X".
- 5 Öffnen Sie den Ordner "Sprache".
- 6 Doppelklicken Sie auf das Symbol "PPD Installer". Befolgen Sie die Anweisungen des Installationsprogramms.
- 7 Öffnen Sie das Festplattensymbol des Macintosh.
- 8 Öffnen Sie den Ordner "Applications". Öffnen Sie den Ordner "Utilities".
- 9 Öffnen Sie das Symbol "Print Center".
- 10 Klicken Sie auf "Drucker hinzufügen".
- 11 Wählen Sie "AppleTalk".
- 12 Markieren Sie BRN\_XXXXX\_P1\_AT\*3 und klicken Sie auf "Hinzufügen".
- 13 Wählen Sie **Druckerauswahl beenden** aus dem Menü "Druckerauswahl". **Die Einrichtung ist nun abgeschlossen.**

\*3 xxxxxx steht für die letzten 6 Stellen der Ethernet-Adresse. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Kapitel 7 des Netzwerkhandbuchs.

### Funktionstastenfeld



LED-Anzeigen : Orange	
Ein	Es sind noch Daten im Puffer des Druckers.
Blinkt	Empfängt oder verarbeitet Daten.
Aus	Keine verbleibenden Daten.
Tasten	
Go	Funktionstastenfeldmenü bzw. Reprint-Einstellungen beenden und Fehlermeldungen beseitigen. Druck aussetzen / fortsetzen.
Job Cancel	Bricht den gegenwärtigen Druckvorgang ab.
Reprint	Ruft das Reprint-Menü auf.
Menu	+ Zum Vorwärtsblättern in den Menüs.
	- Zum Zurückblättern in den Menüs.
Set	Zum Aufrufen des Funktionstastenfeldmenüs. Bestätigt die ausgewählten Menüoptionen und Einstellungen.
Back	Bringt Sie in der Menüstruktur zur vorhergehenden Stufe zurück.

**Sprache einstellen (die Standardeinstellung ist Englisch)**

1. Drücken Sie die **+**-Taste, um den **SETUP**-Modus zu wählen, und drücken Sie dann die **Set**-Taste.
2. Wenn die Anzeige **LANGUAGE** erscheint, drücken Sie die **Set**-Taste erneut.
3. Drücken Sie die Taste **+** bzw. **-**, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Drücken Sie danach die **Set**-Taste. Rechts auf dem Display erscheint ein Sternchen (\*).

(Durch Drücken der **Go**-Taste können Sie zum Bereitschaftszustand zurückkehren.)

**Hinweis** Wenn Sie die Reprint-Funktionen ohne optionale HDD oder CompactFlash Karte benutzen möchten, müssen Sie den **RAMSPEICHER** erhöhen. Weitere Informationen hierzu finden Sie in dem auf der beiliegenden CD befindlichen Bedienungshandbuch für die HL-1800 Serie in Kapitel 4 "RAM-Erweiterung".

Weitere Informationen hierzu finden Sie in dem auf der beiliegenden CD befindlichen Bedienungshandbuch in Kapitel 3 "FUNKTIONSTASTENFELD".