brother

Button Manager V2 Brugsanvisning



Copyright

Copyright [©] 2015 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdt.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software, der beskrives i dette dokument, leveres under en licensaftale. Softwaren må kun bruges eller kopieres i overensstemmelse med vilkårene i disse aftaler. Ingen dele af denne publikation kan gengives i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriflig tilladelse fra Brother Industries, Ltd.

Varemærke

Brother er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows og Paint er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Andre navne og produkter nævnt i dette dokument kan være varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber.

BEMÆRK

- Button Manager V2 er kun tilgængelig for Windows[®]-brugere.
- I denne brugsanvisning anvendes skærmbilleder fra en Brother DS-620-scanner.

Indholdsfortegnelse

1	Produktoversigt	1
	Button Manager V2-funktioner	1
2	Installation	2
	Anvend guiden til at installere Button Manager V2	2
3	Start scanning	4
	Sådan startes Button Manager V2	4
	Standardfunktioner og foruddefinerede opgaver	7
	Sådan kontrolleres knapkonfigurationer før scanning	9
	Scanning med standardindstillinger	11
4	Knappanel Konfiguration	12
	Sådan ændres egenskaber for scanningsknap	12
	Grundlæggende egenskaber	14
	Billedjusteringsegenskaber	20
	Billedbehandlingsegenskaber	23
	Sådan sendes scanninger til en delt mappe	24
	Sådan sendes scanninger til en FTP-server	
	Sådan sendes scanninger til et nyt softwareprogram	
	Sådan oprettes nye profiler	30
	Sådan anvendes indstillingsmenuen	32
	Indstillinger	33
	Andre	34
	Avanceret	35
	Om	36
5	Avancerede funktioner	37
	Sådan åbnes det scannede billede i et softwareprogram	
	Sådan gemmer du dine billeder som PDF-filer	38
	Sådan sendes scanninger til en printer	39
	Anvend "træk og slip" til at gemme din fil til en knap på knappanelet	
6	Fejlfinding	43
	Sådan slettes Button Manager V2-ikonet fra systembakken	45
7	Stikordsregister	46

Produktoversigt

Button Manager V2 er en nem måde at scanne dit dokument på og derefter sende det scannede billede til den ønskede destination eller softwareprogram. Du kan tildele op til ni forskellige destinationer for hyppigt udførte opgaver, som kan tilpasses efter den måde, hvorpå du ønsker at scanne og gemme forskellige dokumenttyper.

Button Manager V2-funktioner

Button Manager V2 indeholder følgende funktioner til at håndtere dine scannede dokumenter mere effektivt:

• Sådan scannes og indsættes billede i et softwareprogram

Brug **Button Manager V2** til at åbne et scannet billede direkte i et softwareprogram. Hvis du f.eks. ønsker at indsætte et scannet billede i et dokument, skal du scanne billedet; Microsoft Word vil automatisk starte og det scannede billede vil blive vist i dit Microsoft Word-dokument.



• Sådan overføres dit scannede billede til netværket

Brug **Button Manager V2** til at scanne og overføre scannede billeder til flere forskellige netværksfilservere, inkl. FTP og andre steder på dit netværk.

• Sådan vises scannerens TWAIN brugergrænseflade

Anvend **Button Manager V2**s TWAIN-brugergrænseflade for mere avancerede scanningsindstillinger og tilpas dine scanningskonfigurationer efter dit programbehov.

• Sådan understøttes andre plug-inprogrammer

Hvis du er en softwareudvikler, kan du udvikle og tilføje dine egne plug-in-funktioner for at udvide **Button Manager V2**s scanningsfunktioner.

Installation

BEMÆRK

Installér scannerdriveren FØR Button Manager V2.

Anvend guiden til at installere Button Manager V2

- 1. Sæt dvd-rom'en i dvd-rom-drevet.
- 2. Når skærmbilledet **Opsæt.** vises, skal du klikke på **Yderligere programmer**, og vælge **Installer Button Manager**.



BEMÆRK

Hvis Brother-skærmbilledet ikke automatisk vises, skal du gå til **Computer** (**Denne computer**). Dobbeltklik på dvd-rom ikonet og dobbeltklik derefter på **AutoRun.exe**. Hvis skærmbilledet for kontrol af brugerkonto vises, skal du klikke på **Tillad** eller **Ja**.

3. Guiden InstallShield Wizard vises og fører dig gennem installationen.



4. Når InstallShield Wizard er afsluttet, skal du klikke på Udfør.



Start scanning

Når scannerdriveren og **Button Manager V2** er installeret, skal du genstarte din computer. Efter genstart starter **Button Manager V2** automatisk, når din scanner er tilsluttet og tændt. Der vises en genvejsikon i systembakken i nederste højre hjørne af skrivebordet.

Når du starte scanning, kan du anvende **Button Manager V2**s standardindstillinger eller tilpasse scanningindstillingerne efter dit behov. Hvis du ønsker flere oplysninger om tilpasning af **Button Manager V2**s scanningskonfigurationer, skal du gå til *Sådan ændres egenskaber for scanningsknap* på side 12.

Før du starter scanning, bør du bruge et øjeblik på at blive fortrolig med **Button Manager V2**s knappanel og de typer scanningsformater og konfigurationer, der som standard er tilgængelige som standard.

Sådan startes Button Manager V2

- Hvis Button Manager V2 ikke allerede er åben, skal du klikke på Button Manager V2-ikonet i systembakken i nederste, højre hjørne på dit skrivebord for at starte programmet. Hvis Button Manager V2 er installeret, men ikonet ikke er synligt, skal du klikke på G for at se resten af systembakken og derefter klikke på Button Manager V2-ikonet.
- 2. Se resten af systembakken og klik derefter på Button Manager V2-ikonet.



BEMÆRK

Hvis **Button Manager V2**-ikonet vises i Windows systembakken, skal du kontrollere, at din scanner er sluttet til din computer via et USB-kabel. Hvis det er tilsluttet og du stadig ikke kan se **Button Manager V2**-ikonet, skal du slukke og tænde for din scanner. 3. Button Manager V2s knappanel vises.



4. Hvis du ønsker at se en knaps konfigurationsoplysninger, skal du klikke på knappen på knappanelet. Skærmbilledet for **scan-oplysninger** vises.

scan-oplysninger				
Modelnavn:	Brother DS-6	20		
Knapnavn	Scan			
Sidetal:	1	Multiindfør.:	0	
Udgangsbilede:	1	Blank side:	0	
Besked:	ок.			
	Annul	ler scanning		

BEMÆRK

Du kan også se skærmbilledet for scanningsinformation ved at trykke på **Start**-knappen på din scanner. Når du bruger denne metode, skal du klikke på **Annuller scanning**, efter at du har set dette skærmbillede, så din scanner ikke starter en ny scanning.

5. Hvis du vil skifte mellem alle knapperne på knappanelet, skal du klikke på 🎑 og 💟 knapperne.



- 6. Hvis du vil kontrollere scanningskonfigurationen for en knap, skal du højreklikke på knappen. Vinduet **Knap-egenskaber** vises og angiver standardkonfigurationen for scanning. Du kan se flere oplysninger om standardindstillingerne for knapper *Standardfunktioner og foruddefinerede opgaver* på side 7.
- 7. Scanning startes ved at klikke på den scanningsknap, som du vil anvende. Scanneren begynder at scanne dit dokument og vil levere det scannede billede til standarddestinationen, som vist i denne knaps **Knap-egenskaber**-vindue.
- 8. Du kan ændre scanningskonfigurationen for en knap ved at højreklikke på scanningsknappen for at åbne **Knap-egenskaber-**vinduet, hvor du kan tilpasse knapindstillingerne. Der er flere oplysninger om *Knappanel Konfiguration* på side 12.
- 9. Klik på knappen Luk, hvis du vil lukke knappanelet X.

Standardfunktioner og foruddefinerede opgaver

Button Manager V2 har ni funktionsknapper, hvoraf nogle er forudkonfigurerede for dine hyppigst anvendte opgaver, såsom scanning til en mappe, scanning til en e-mail og scanning til en printer. Seks af knapperne er allerede konfigureret og navngivet, og tre af knapperne er klar til at blive tilpasset.

Denne tabel beskriver de forudkonfigurerede knapper på knappanelet. Gå til *Knappanel Konfiguration* på side 12, hvis du ønsker at ændre disse indstillinger eller navne.

BEMÆRK

Den rækkefølge, som navnene på knapperne vises i på dit knappanel, kan være lidt anderledes end den rækkefølge, der er vist nedenfor afhængigt af hvilken scannermodel, du bruger.

Navn	Destination/program	Forudkonfigurerede scanningsindstillinger
Scan	Vælg denne knap for at scanne et dokument og sende det til en mappe eller se det i et program, der allerede er startet.	Farve, 200 dpi, JPEG, Auto- beskær
Scan To App	Vælg denne knap for at scanne et dokument, starte Microsoft Paint, og åbne det scannede billede i Microsoft Paint.	Farve, 200 dpi, JPEG, Auto-beskær
E-Mail	Vælg denne knap for at scanne et dokument og sende det scannede billede som en vedhæftet fil fra dit standard e- mail-program.	Farve, 200 dpi, JPEG, Auto-beskær
Printer	Vælg denne knap for at scanne et dokument og udskrive det scannede billede fra din standardprinter.	Farve, 200 dpi, BMP, Auto-beskær
Shared Folder	Vælg denne knap for at scanne et dokument og gemme det scannede billede til en delt mappe på netværket.	Farve, 200 dpi, JPEG, Auto-beskær
FTP	Vælg denne knap for at scanne et dokument og gemme det scannede billede til en netværksfilserver, som f.eks. FTP.	Farve, 200 dpi, JPEG, Auto-beskær

Navn	Destination/program	Forudkonfigurerede scanningsindstillinger
Button 7	Vælg denne knap for at tilpasse knappens indstillinger for scanning af et dokument og sende billedet til en bestemt destination. (Knappens scanningsindstillinger skal indstilles på forhånd, for at knappens navn kan tilpasses.)	Farve, 200 dpi, JPEG, Auto-beskær
Button 8	Vælg denne knap for at tilpasse knappens indstillinger for scanning af et dokument og sende billedet til en bestemt destination. (Knappens scanningsindstillinger skal indstilles på forhånd, for at knappens navn kan tilpasses.)	Farve, 200 dpi, JPEG, Auto-beskær
Button 9	Vælg denne knap for at tilpasse knappens indstillinger for scanning af et dokument og sende billedet til en bestemt destination. (Knappens scanningsindstillinger skal indstilles på forhånd, for at knappens navn kan tilpasses.)	Farve, 200 dpi, JPEG, Auto-beskær

BEMÆRK

- Hvis du ønsker at bruge scannerens standardindstillinger, kan det være nødvendigt at konfigurere din computer, før du installerer Button Manager V2. Der kræves f.eks. adgang til netværket for at kunne bruge funktionen Shared Folder og adgang til internettet for at kunne anvende FTP.
- Hvis du vil sende dine scannede billeder til en netværksserver, som f.eks. FTP, skal du kontrollere, at du har adgang til en netværksserver. Du skal muligvis oprette et loginnavn og en adgangskode først.
- Microsoft .NET Framework: Hvis du ønsker at sende dine scannede billeder præcist til en netværksserver, skal du have Microsoft .NET Framework 2,0 eller højere på din computer. Kontrollér programmet og versionen ved at vælge Start > Kontrolpanel > Tilføj eller fjern programmer. Der vises en liste over programmer. Hvis Microsoft .NET Framework er installeret, vises programmet og versionen i listen.

Sådan kontrolleres knapkonfigurationer før scanning

1. Button Manager V2-knappanelet viser fem knapper ad gangen. Klik på len og len for at rulle op eller ned i knappanelet.

Brother DS-620 🛛 🗙
Scan
💓 Scan To App
E-Mail
Printer
Shared Folder
Button Manager V2

- 2. Højreklik på en knap for at se dens konfigurationsegenskaber.
- 3. Vinduet Knap-egenskaber vises (i dette eksempel er Scan-knappen valgt).

	📕 Navn på den valgte knap	
	Knap-egenskaber - Scan	
	Grundlæggende Billedjustering Billedbehandling	
Knapnavn	Scan Scan Scanparametre Opløsning(dpi): 200	
Felt til valg af billede	Implies and the second sec	Grundlæggende scanparametre
	Sort/nvid Avancerede indstil.: Brug TWAIN Opsæt.	
Mappe- og filnavn for det	Mappe: C:\ Gennemse Filnavn: Image_###### Mere	
scannede billede	Filformat: JPEG	
Scan til	Beskrivelse: Åbn dit program, scan og indsæt det scannede billede direkte i dit program.	
destination og indstillinger	Scantal: 0	
	OK Annu	ler

- 4. Du kan ændre indstillinger, som f.eks. filformat, destinationsprogram eller scanparametre, i vinduet **Knap-egenskaber**. Hvis du ønsker flere oplysninger om ændring af indstillinger, henvises der til *Knappanel Konfiguration* startende på side 12.
- 5. Klik på **OK** for at gemme dine indstillinger og afslutte. Klik på **Annuller** for at lukke skærmbilledet uden at gemme ændringer.

Scanning med standardindstillinger

Tryk på **Start**-knappen på din scanner for at scanne dit dokument, behandle det og sende det til det softwareprogram, der er forprogrammeret for den scanningsfunktion, du valgte på knappanelet.

- 1. Indsæt det dokument, der skal scannes, i din scanner.
- Marker afkrydsningsfeltet for den knap, du ønsker at anvende. Hvis du f.eks. vil scanne vha. Scan To App-knappen, som starter Microsoft Paint, og dernæst viser det scannede billede i Microsoft Paint-vinduet, skal du markere afkrydsningsfeltet for Scan To App-knappen.
- 3. Tryk på Start-knappen på din scanner.
- 4. Efter endt scanning starter **Button Manager V2** Microsoft Paint og det scannede billede vises i Microsoft Paint-vinduet.

view mage coors nep		
General	Document feeding mode	Flatb
Specifications:	Technology	
	Optical resolution	
	Scanning speed	
	RAM	
	ADF min. paper size	4.5 in
	ADF max. paper size	8.5 ir
	Flatbed max. paper size	8.5 inc
	ADF capacity	
	Operation environment	
	Storage environment	
	Noise	
	Dimensions(H x W x D)	
	Weight	
Сору	First copy out	Color m
Specifications:	Color copy speed	
	B/W copy speed	
	Copy resolution	
	Copy scaling	
	Multiple copies	
<		

Knappanel Konfiguration

I **Button Manager V2** kan du desuden tilpasse knapperne på knappanelet, ændre navnene på knapperne, opdatere standardindstillinger og tilpasse scanningsegenskaber, inkl. destinationsprogrammer og hvordan filer gemmes og navngives.

Sådan ændres egenskaber for scanningsknap

- 1. Klik på Button Manager V2-ikonet 🛅 i systembakken.
- 2. Button Manager V2 starter.



3. Klik på og for at rulle gennem knappanelet, indtil du finder den knap, som du ønsker at ændre. Højreklik på knappen for at se dens **Knap-egenskaber**-vindue.

undlæggende Bille	djustering B	illedbehandling		
Scan Billedtilstand	d	Scanparametre Opløsning(dpi): Papirstørrelse:	Auto-beskær & sk	200 ævhed ▼
Sor grive	u	Avancerede indstil.	Brug TWAIN	Opsæt.
Mappe: Filnavn: Filformat: Destination: Beskrivelse:	C:\ Image_# JPEG Scar Åbn dit pr	#### n rogram, scan og indsæt	det scannede billede dii	Gennemse Mere Egenskaber Konfigurationer rekte i dit program.
			Scan-tal:	0

- 4. Klik på en af fanerne for at ændre scanningsegenskaberne:
 - Fanen **Grundlæggende**: Anvendes til at vælge grundlæggende scanningsindstillinger, inkl. billedtilstand, opløsning, papirstørrelse, filsti og filnavn samt den ønskede Scan tildestination. Se *Grundlæggende egenskaber* på side 14 for flere oplysninger.
 - Fanen Billedjustering: Anvendes til at vælge de ønskede værdier for lysstyrke og kontrast for at forbedre dit scannede billede. Se Billedjusteringsegenskaber på side 20 for flere oplysninger.
 - Fanen **Billedbehandling**: Anvendes til at rotere det scannede billede. Se *Billedbehandlingsegenskaber* på side 22 for flere oplysninger.
- 5. Klik på **OK** for at gemme dine indstillinger og afslutte. Klik på **Annuller** for at lukke skærmbilledet uden at gemme ændringer.

Grundlæggende egenskaber

Klik på fanen **Grundlæggende** for at ændre knappernes konfigurationsindstillinger, herunder grundlæggende scanningsindstillinger, filformat og sti samt din "Scan til"-destination.

undlæggende Billedj	ustering B	lilledbehandling		
Scan		Scanparametre		
Billedtilstand		Opløsning(dpi):		200
🜓 💿 Farve		Papirstørrelse:	Auto-beskær & ska	evhed 💌
📋 💿 Sort/hvid		Avancerede indstil.:	Brug TWAIN	Opsæt.
Filplacering				
Mappe:	C:\			Gennemse
Filnavn:	Image_#	####		Mere
Filformat:	JPEG			▼ Egenskaber
Destination:	Scar	n		Konfigurationer
Beskrivelse:	Åbn dit p	rogram, scan og indsæt o	let scannede billede dire	ekte i dit program. 🔺
			Scan-tal:	0

(Dette er et skærmbillede af DS-720D eller DS-920DW.)

Knapnavn

Scan

Fanen **Knapnavn** øverst i dette skærmbillede giver dig mulighed for at give knappen et andet navn. Indtast det ønskede navn i feltet og klik på **OK** for at se det ændrede navn på knappanelet.

Sådan omdøbes en knap på knappanelet uden at åbne skærmbilledet Egenskaber:

1. Højreklik på den knap, du ønsker at omdøbe, på knappanelet. Knapnavnet fremhæves.

Printer	
---------	--

2. Indtast det nye knapnavn i feltet, og tryk på Enter-tasten på dit tastatur.



3. Knappens navn ændres og vises på knappanelet.



Billedtilstand

Vælg den ønskede billedtilstand for det scannede billede.

Billedtilstand		
	Farve	
	🔘 Grå	
	Sort/hvid	

Farve	Vælg Farve ved scanning af farvefotos eller farvede dokumenter. En Farve -scanning producerer den største filstørrelse.
Grå	Vælg Grå ved scanning af dokumenter, som indeholder tegninger eller sort/hvide fotos. En Grå -scanning fremstiller et billede med op til 256 gråtoner.
Sort/hvid	Vælg Sort/hvid ved scanning af dokumenter, som indeholder tekst, blyantstreger eller blæk. En Sort/hvid -scanning fremstiller de mindste filer.

Scanparametre

• Opløsning

Klik på og træk **Opløsnings**-skyderen for at vælge den ønskede opløsning. Standardværdien er 200 dpi. Der kan vælges en opløsning på 75, 100, 150, 200, 300, 400 eller 600 dpi; indstillingerne kan variere afhængig af din scannermodel.

Billedopløsning måles i pixels per inch (ppi), og kaldes også sommetider dots per inch (dpi). Højere opløsning giver mere detaljeret, men langsom scanning og, som regel stor filstørrelse. For eksempel bruger et farvebillede med A4-format med en opløsning på 300 dpi i Farve ca. 25 MB diskplads.



Opløsning: 100 dpi

Opløsning: 200 dpi

Papirstørrelse

Klik på rullelisten **Papirstørrelse**, og vælg den bedste scanningsstørrelse. Indstillingerne kan variere afhængigt af din scannermodel. Vælg **Auto-beskær og skævhed** for automatisk at justere beskæringsvinduet efter dokumentstørrelsen og for automatisk at justere et skævt eller skråt billede. Brug denne indstilling, hvis du scanner opgaver indeholdende forskellige dokumentstørrelser.

• **Duplex** (kun for DS-720D og DS-920DW)

Markér afkrydsningfeltet for Duplex for at foretage duplex (2-sidet) scanning.

• Brug TWAIN

Marker afkrydsningsfeltet for TWAIN for at scanne i overensstemmelse med scannerens TWAIN-brugergrænseflade. Klik derefter på **Opsæt.** for at konfigurere mere avancerede TWAIN-indstillinger.

Hvis du ønsker flere oplysninger om indstillinger, skal du se Brugsanvisningen for din scanner.

Filplacering

• Mappe

Indtast enten en destination for **Filplacering** for dit scannede billede eller klik på **Gennemse** for at finde den ønskede mappe.

• Filnavn

Standard **Filnavnet** for dit scannede billede er sammensat af en tekststreng og et numerisk suffiks. Standardtekststrengen er **Image_**, mens suffiks genereres automatisk for at give unikke filnavne. Dit første scannede billede vil f.eks. få navnet Image_00001, og det næste navngives som Image_00002 osv. Du kan ændre standardstrengen ved at indtaste et nyt standardfilnavn i stedet for "Image_".

Hvis du ønsker at tilpasse dit filnavn yderligere, skal du klikke på knappen **Mere**. Du kan føje dato, klokkeslæt, år og andre oplysninger til navnet.

Dato angives i formatet ÅÅÅÅMMDD (år, måned og dato). Klokkeslæt angives i formatet TTMMSS (time, minut, sekund). Hvis du vælger både dato og klokkeslæt, vises filnavnet på følgende måde: **Image_000720130308175239.pdf** (hvor 20130308 angiver dato og 175239 er klokkeslættet).

Valg	Konverterer til
#	Tæller med nummer
Date	År+Måned+Dato, 4 cifre+2 cifre+2 cifre
Time	Time+Minut+Sekund, 2 cifre+2 cifre+2 cifre
Year	År, 4 cifre
Month	Måned, 01-12
Day	Dato, 01-31
Hour	Time, 1-24
Minute	Minut, 1-60
Second	Sekund, 1-60
DayofWeek	Ugedag, 1-7
Weekly	Ugenummer, 1-53
Barcode (TWAIN)	Anerkendt stregkode fra dokument
	 * Tilgængeligheden af stregkode varierer afhængigt af scannerens TWAIN-brugergrænseflade.
Custom	Der vises en dialogboks under scanningen. Indtast det ønskede filnavn i boksen.

Der kan vælges følgende muligheder:

Filformat

Klik på rullemenuen **Filformat** for at vælge et filformat for dit scannede output.

Der kan vælges følgende muligheder:

BMP:

En bitmap (BMP) er et standardbilledformat i Windows på DOS og Windows-kompatible computere. BMP-formatet understøtter RGB, indekseret farve, gråtone og bitmapfarveindstillinger.

GIF:

Graphics Interchange Format (GIF) blev oprettet til internetbrug, hovedsageligt pga. den lille filstørrelse, og er velegnet til at indlæse websider. GIF'er anvendes meget på World Wide Web, både til stillbilleder og animationer. En GIF viser et maksimum på 256 farver, hvilket gør det uegnet til billeder med kontinuerlige farver. Dens anvendelse er bedst til farvede stregtegninger, sort/hvide stregtegninger eller billeder med store blokke af solide farver.

PNG:

En Portable Network Graphic (PNG) fil er også en bitmap af indekserede farver under en tabsfri komprimering, men uden ophavsretlige begrænsninger, der almindeligvis anvendes til at gemme grafik for webbilleder. En PNG er langt bedre end en GIF, da den har bedre komprimering og understøtter utallige farver.

TIFF:

Tagged-Image File Format (TIFF) er et fleksibelt bitmapbilledformat, der understøttes af næsten alle tegne-, billedredigerings- og sidelayoutprogrammer. Stort set alle skrivebordsscannere kan producere TIFF-billeder.

Hvis du ønsker at komprimere din TIFF-fils størrelse, skal du klikke på **Egenskaber**-knappen til højre for **Filformat**-feltet. Flyt skyderen til højre eller venstre for at øge eller mindske komprimeringsniveauet.

BEMÆRK

Desto højere komprimeringsniveau, desto lavere billedkvalitet.

TIFF (multipage):

Vælg TIFF (multipage) for at kombinere alle de scannede billeder til en enkelt TIFF-fil.

JPEG:

En Joint Photographic Experts Group (JPEG) komprimering giver de bedste resultater med kontinuerlig tonerfarve og den mindste filstørrelse.

Hvis du ønsker at komprimere din JPEG-fils størrelse, skal du klikke på **Egenskaber**-knappen til højre for **Filformat**-feltet. Flyt skyderen til højre eller venstre for at øge eller mindske komprimeringsniveauet.

BEMÆRK

Desto højere komprimeringsniveau, desto lavere billedkvalitet.

PDF/PDF (multipage):

Portable Document Format (PDF) er et meget populært filformat, der bruges af Adobe. Du kan få vist PDF-filer ved hjælp af Adobe Acrobat eller Adobe Reader.

PDF (multipage):

Vælg PDF (multipage) for at kombinere alle de scannede billeder til en enkelt PDF-fil.

Nedenstående tabel viser sammenhængen mellem filstørrelse og filformat.

Hvis du scanner et farvebillede med A4-format, vil opløsningen være 200 dpi.

Filformat	BMP	TIFF	PDF	JPEG	GIF
Filstørrelse	10 MB	10 MB	53 KB	212 KB	1,3 MB

Destination

Klik på **Destination**-rullelisten og vælg, hvor det scannede billede skal sendes til. Du kan vælge en af følgende muligheder: Scan, Scan To App, E-mail (din standard e-mail-software), Printer (din standardprinter), Shared Folder, FTP og Archive.

BEMÆRK

Ud over den **Destination** du vælger på rullelisten, gemmes det scannede billede også automatisk i den lokale mappe, der vises i feltet **Mappe**.

Konfigurationer

Hvis du ønsker at overføre dit scannede billede til en netværksfilserver, skal du vælge "Konfigurationer" og indtaste dine kontooplysninger. Hvis du f.eks. vil overføre et billede til en delt mappe, skal du logge på en filserver.

BEMÆRK

Knappen **Konfigurationer** er kun aktiv, når Destination er indstillet til Scan To App, Printer, Shared Folder, FTP eller Archive.

Konfiguration af den	delte mappe	×
Bruger:		
	Eksempel: domæne \bruger, bruger@domæne eller bruger	
Adgangskode:		
Delt mappe:	W. (
	Eksempel: \\værtsnavn eller ip \delt navn\ eller \\værtsnavn eller ip \delt navn \%Year%Month%Day	y
	Test OK Annulle	r

Du kan bruge specielle egenskaber til at navngive mapper, så det er lettere at identificere filerne. Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se tabellen *Valg* på side 17.

Beskrivelse

Dette felt viser en beskrivelse af den indstilling, der er valgt for **Destination**.

• Scan-tal

Dette felt viser, hvor mange gange du har scannet i alt.

Billedjusteringsegenskaber

På skærmbilledet **Knap-egenskaber** skal du klikke på fanen **Billedjustering** for at justere det scannede billedes farvekvalitet og forbedre kvaliteten og for at lave så tro en kopi af originaldokument som muligt.

Knap-egenskaber - Scan				_
Grundlæggende Billedjustering Billedbeh	andling			
Farvetilpasning				
Common				
	1.8			
		Kontrast:		
Lysstyrke:	100		 	100
Skygge:	0	Højlys:		255
			ОК	Annuller

• Gamma

Hvis du ønsker at justere mellemtoner i det scannede billede uden at ændre de lyseste og mørkeste områder, skal du klikke på og flytte **Gamma**-skyderen.



Gamma-værdi: 1,0



Gamma-værdi: 1,4



Gamma-værdi: 2,0

• Lysstyrke og Kontrast

Lysstyrke	Anvendes til at gøre et billede lysere eller mørkere. Desto højere værdi, desto lysere bliver billedet. Træk skyderen til højre eller venstre for at øge eller mindske lysstyrken. Standardværdien er 100.
Kontrast	Justerer forskellen mellem de mørkeste og lyseste nuancer i billedet. Desto højere kontrast, desto større bliver forskellen mellem mørk og lys. Træk skyderen til højre eller venstre for at øge eller mindske kontrasten. Standardværdien er 100.



Lysstyrke: 50



Kontrast: 50







Kontrast: 100 (normal)



Lysstyrke: 150



Kontrast: 150

Skygge og Højlys •

Skygge	Skygge er den mørkeste farve i det scannede billede. Desto højere værdi, desto mørkere bliver den aktuelle mørkeste farve. Træk skyderen til højre eller venstre for at justere det mørkeste niveau. Standardværdien er 0.
Højlys	Højlys er den lyseste farve i det scannede billede. Desto lavere værdi, desto lysere bliver den aktuelle lyseste farve. Træk skyderen til højre eller venstre for at justere det lyseste niveau. Standardværdien er 255.

10000	
install the scan	ner driver FIRIST before installing Sulton Manager V2
Using the Wi	izard to Install Button Manager
1. Put the DV 2. When the 1	D-ROM into your DVD-ROM drive. Setup soveen appears, skik Additional Applications then select install Button
	Officeostalian 6200 brother
	Taster
	g mit have been
	CA series same
1000	
If the Brother s Double-click or	treen does not appear automatically, os to Computer (My Computer), the DVD-ROM icon, and then double click AutoRun.exe
The user acco	and control screen appears, click Allow or Yes.
3. The install	Shield Waard appears and will guide you through the installation.
	Contraction of Provide States and the second states of the second states and the second
	and the set gains are through the set of the star process. These
	Billion Carol

Skygge: 0/Højlys: 255 (normal)

Skygge: 0/Højlys: 200	Skygge: 10/Højlys: 210	Skygge: 50/Højlys: 255
e. Contraction of the state	<image/> <image/> <text><text><text></text></text></text>	<image/>
Marcal Control Control Strate Index Subscription Marcal Control Strate Marcal Control Marcan Control Marcal Control Marcal Control Marcal Control	How and the set of the set o	HAT Maximum data Marka factor and a factor factor of the factor and a factor factor of the factor and a factor factor of the factor o
Installation	Installation	Installation

ICC-profil •

Markér **Brug ICC-profil**-afkrydsningsfeltet for at justere det scannede billedes farvekvalitet baseret på en ICC-profil.

Billedbehandlingsegenskaber

På skærmbilledet **Knap-egenskaber** skal du klikke på fanen **Billedbehandling**, hvis du ønsker at ændre det scannede billedes retning.

Knap-egenskaber - Scan		— X—
Grundlæggende Billedjustering Billedbehandling		
Billedrotation/Vend		
ungen 🗸		
	OK	Annuller
		Annoici

• Billedrotation/Vend

Klik på **Billedrotation/Vend**-rullelisten og vælg den ønskede rotationsvinkel for dit scannede dokument.

Vælg Ingen eller en af følgende muligheder:



Sådan sendes scanninger til en delt mappe

Hvis du vil dele dine scannede billeder med andre, kan du sende dem til en delt mappe, så alle brugere, der har adgang til den delte mappe, vil være i stand til at dele de overførte billeder.

Sådan overføres billeder til en delt mappe:

- 1. Klik på Button Manager V2-ikonet 🛅 i systembakken.
- 2. Rul gennem knappanelet, indtil du ser Shared Folder-knappen
- 3. Højreklik på Shared Folder. Den delte mappes skærmbillede for Knap-egenskaber vises.
- 4. Klik på Konfigurationer.

		Scannarametre		
Shared Folde	er	Scanparametre		
Billedtilstand		Opløsning(dpi):		200
Farve		Papirstørrelse:	Auto-beskær & ska	ævhed 🔻
D Grå		1 1		
Sort/hvid				
		Avancerede indstil.:	Brug TWAIN	Opsæt.
Filolacering				
Manne:	C:\			Gennemse
happen				
Filnavn:	Image_#	####		Mere
Filformat:	JPEG			▼ Egenskaber
Destination:		manna		Konfigurationer
		mappe		
Beskrivelse:	Upload dit	billede til en delt mappe.		*
				∇
			Scan-tal:	0
				Ŭ.

5. Skærmbilledet Konfiguration af den delte mappe vises.

Konfiguration af den	delte mappe
Bruger:	
	Eksempel: domæne\bruger, bruger@domæne eller bruger
Adgangskode:	
Delt mappe:	\\
	Eksempel: \\værtsnavn eller ip \delt navn\ eller \\værtsnavn eller ip \delt navn \%Year%Month%Day
	Test OK Annuller

- 6. I Bruger-feltet skal du indtaste din konto.
- 7. Indtast din Adgangskode.
- 8. Indtast stien til din delte mappe.

BEMÆRK

- Kontakt din systemadministrator for at få tilladelse til at sende dokumenter til en delt mappe.
- Brugerloginnavnet kan indeholde et domænenavn. Hvis et domænenavn er inkluderet, vil det format, der kræves af brugeren, være: **domain\username** (domænenavn efterfulgt af en omvendt skråstreg, og dernæst brugerloginnavnet).
- 9. I feltet **Shared Folder** skal du indtaste et navn eller klikke på (Gennemse) for at søge efter en bestemt mappe. Hvis du indtaster et mappenavn, kan du bruge specielle egenskaber til at navngive mapper for at gøre det lettere at identificere mapperne.

Sådan sendes scanninger til en FTP-server

Hvis du ønsker at dele dine scannede billeder, kan du sende dem til en delt FTP-server, så vil alle brugere med adgang til denne FTP-server kunne dele de overførte billeder.

Du skal muligvis kontakte din systemadministrator for at få den korrekte URL for din FTP-server. Din systemadministrator kan give dig adgang til FTP-serveren sammen med et gyldigt brugerlogin og adgangskode.

Sådan overføres billeder til en FTP-server:

- 1. Klik på Button Manager V2-ikonet 🔚 i systembakken.
- 2. Rul gennem knappanelet, indtil du ser FTP-knappen
- 3. Højreklike på FTP. Skærmbilledet for FTP Knap-egenskaber vises.
- 4. Klik på Konfigurationer.

Grundlæggende Bille	djustering Bill	edbehandling		
FTP		Scanparametre		
Billedtilstand		Opløsning(dpi):		200
🜓 💿 Farve		Papirstørrelse:	Auto-beskær & ski	ævhed 🔻
📋 🔘 Sort/hvi	d	Avancerede indstil.:	Brug TWAIN	Opsæt.
Filplacering				
Mappe:	C:\			Gennemse
Filnavn:	Image_##	###		Mere
Filformat:	JPEG			Egenskaber
Destination:	FTP			▼ Konfigurationer
Beskrivelse:	Upload dit .NET Fram	billede til en FTP-server. ework 2.0 eller højere an	befales.	* *
			Scan-tal:	D
				OK Appuller

5. Skærmbilledet FTP-konfiguration vises.

FTP-konfiguration		×
FTP Proxy		
Vært:		Port:
	Eks.: myftp.com, myftp, or ip	
Brugernavn:		Adgangskode:
	Eks.: domain\user, user@domain.c	om or user
Mappe:		
	Eks.: /forecast/q1, or /%Year%Mon	th%Day
	Explicit TLS/SSL	Passiv tilstand
		Test OK Annuller

- 6. I feltet Vært skal du indtaste din URL i formatet: ftp://ditværtsnavn/ditwebsted, hvor:
 - ftp står forrest
 - dit værtname er navnet på din server
 - dit sted er din værts websted URL
- 7. Indtast dit **Portnummer**.
- 8. Indtast dit Brugernavn.
- 9. Indtast din Adgangskode.

BEMÆRK

- Kontakt din systemadministrator for at få tilladelse til at sende dokumenter til stedet.
- Brugerloginnavnet kan indeholde et domænenavn. Hvis et domænenavn er inkluderet, vil det format, der kræves af brugeren, være: **domain\username** (domænenavn efterfulgt af en omvendt skråstreg og dernæst brugerloginnavnet).
- 10. I feltet **Mappe** skal du indtaste et navn eller klikke på (Gennemse) for at søge efter en bestemt mappe. Hvis du indtaster et mappenavn, kan du bruge specielle egenskaber til at navngive mapper for at gøre det lettere at identificere mapperne.
- Hvis forbindelsen er sikker vha. Explicit TLS/SSL, skal du markere Explicit TLS/SSLafkrydsningsfeltet. Hvis forbindelsen er i passiv tilstand, skal du markere Passiv tilstand-afkrydsningsfeltet.

12. Klik på Proxy-fanen.

FTP-konfiguration		ж
FTP Proxy		_
Brug proxy	Slet proxy autom. Angiv proxy Proxy-vært: Eks.: http://proxy.com	
	 Bruger, der er logget på Angiv legitimationsoplysnin Brugernavn: Adgangskode: Eks.: domain\user, user@domain.com or user 	
	Test OK Annuller	

- 13. Hvis du benytter en proxy, skal du vælge enten Slet proxy autom. eller Angiv proxy. Hvis du vælger Angiv proxy, skal du indtaste din Proxy-værts IP-adresse og din proxy-servers Portnummer. Indtast dit Brugernavn og Adgangskode, hvis de kræves af din vært. Kontakt din netværksadministrator for flere oplysninger.
- 14. Klik på **OK** for at gemme dine indstillinger og afslutte. Klik på **Test** for at teste dine indstillinger og tjekke, at kontoen er aktiv. Klik på **Annuller** for at lukke skærmbilledet uden at gemme ændringer.

Sådan sendes scanninger til et nyt softwareprogram

Du kan tilpasse en scanningsknap, således at scanningen automatisk starter det softwareprogram, du ønsker, og åbner det scannede billede i programmet.

- 1. Klik på Button Manager V2-ikonet 🔚 i systembakken.
- Rul gennem knappanelet, indtil du ser en af de utildelte knapper, som f.eks. Button 7, og højreklik på den Button 7, og
- 3. I Knap-egenskaber-skærmbilledets Destination-felt skal du klikke på Scan to App
- 4. Klik på Konfigurationer. Skærmbilledet Konfigurationer vises.

Konfigu	urationer			-2
Filsti:				
I	C:\Windows\	system32\mspaint.exe		
4	Parametre:	%img]
Progra	mliste:			
3	MS Paint			
			OK	Annuller

- 5. Du kan vælge et softwareprogram på en af følgende måder:
 - Vælg det ønskede program under Programliste. Programmets sti vil blive vist i Filsti-feltet. (Button Manager V2 søger efter softwareprogrammer til billedredigering på din computer og viser automatisk resultaterne i Programliste.)
 - Indtast Filsti til det program, du ønsker at bruge eller klik på (Gennemse) for at gå til programmappen og vælge dens .exe-fil.
 - På computerens skrivebord skal du klikke på (Start) > Alle programmer, og gå til det softwareprogram, som du ønsker at anvende. Træk og slip softwareprogrammets ikon fra menuen Start til dette Konfigurationer-skærmbillede. Programmet vises i Filsti-feltet.
- Klik på OK for at gemme dine indstillinger og afslutte. Klik på Annuller for at lukke skærmbilledet uden at gemme ændringer.

Sådan oprettes nye profiler

Button Manager V2 giver dig ni foruddefinerede profiler, som du kan anvende og tilpasse, men du kan også oprette nye personlige profiler for eventuelle specifikke behov, du måtte have, såsom scanning af en bestemt type dokument eller behandling af visse scannede billeder.

Sådan tilføjes en ny profil:

- 1. Højreklik på Button Manager V2-ikonet 🛅 i systembakken.
- 2. Klik på Profilstyring.

Profilstyring
Netværk-logfil
Indstillinger
Hjælp
Afslut

3. Skærmbilledet Profilstyring vises.

Profilstyring						
Navn	Knap	Simplex/Du	Opløsning	Papirstr.	Filformat	Brug TWAIN
Archive		Simplex	200	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
[Scan	1	Simplex	200	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
BR-Docs	2	Simplex	200	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
[Scan To App	3	Simplex	200	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
E-Mail	4	Simplex	200	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
Printer	5	Simplex	200	Auto-beskær & sk	BMP	Nej
Shared Folder	6	Simplex	200	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
FTP FTP	7	Simplex	200	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
Button 8	8	Simplex	200	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
Button 9	9	Simplex	200	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
Tilføj Ro	Tilføj Rediger Slet OK					

- 4. Vælg en af de forudkonfigurerede profiler og klik på **Tilføj**. Der oprettes en ny profil, som vises i listen.
- 5. Navngiv knappen ved at indtaste et nyt navn i Navn-feltet.
- 6. Rediger knapindstillingerne ved at klikke på knappen **Rediger**. Når skærmbilledet **Knapegenskaber** vises, kan du tilpasse knap-egenskaberne efter behov.

BEMÆRK

Du kan redigere enhver knap i denne liste ved at vælge det og klikke på **Rediger** og foretage de ønskede ændringer i **Knap-egenskaber**-skærmbilledet.

7. Hvis du vil importere en profil til **Knappanel**, skal du højreklikke på knappen for at vælge knapnummeret.

Profilstyring						
Navn	Knap	Simplex/Du	Opløsning	Papirstr.	Filformat	Brug TWAIN
Archive Archive		Simplex	200	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
button 10		Simplex	200	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
D Scan	1	Knap 1	'A	N/A	JPEG	Ja
BR-Docs	2	Knap 2	0	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
E Scan To App	3	Knap 3	0	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
E-Mail	4	Knap 4	0	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
Printer	5	Knap 5	0	Auto-beskær & sk	BMP	Nej
Shared Folder	6	Knap 0	0	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
FTP FTP	7	Knap 7	0	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
Button 8	8	Knap 9	0	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
Button 9	9 🖵	Jimpiex	200	Auto-beskær & sk	JPEG	Nej
Tilføj Rediger Slet OK						

- 8. Hvis du vil slette en profil, skal du vælge den og klikke på Slet.
- 9. Klik på **OK** for at gemme indstillingerne og lukke skærmbilledet.

Sådan anvendes indstillingsmenuen

Anvend **Button Manager V2**s **Indstillingsmenu** til at ændre flere scanningsindstillinger eller til at se mere detaljerede oplysninger, som f.eks. at ændre sproget på brugergrænsefladen og måleenhed.

- 1. Højreklik på Button Manager V2-ikonet 🛅 i systembakken.
- 2. Klik på Indstillinger.

Profilstyring Netværk-logfil
Indstillinger
Hjælp
Afslut

3. Skærmbilledet Indstil. vises.

Indstil.		×
	Enhed Tommer	
Avanceret	Sprog Danish 🔹	
	Scan forløb-dialogboks Vis detaljerede oplysninger	
	Tjeneste Tjenestestatus Kører Registreringsmetoder Knapregistrering 💌	
Om		
	ОК	Annuller

4. Klik på knapperne i venstre navigationspanel for at ændre følgende indstillinger:

Indstillinger

Klik på Indstillinger for at konfigurere følgende indstillinger:

Indstil.		×
Indstillinger	Enhed Tommer •	
Avanceret	Sprog Danish	
	Scan forløb-dialogboks Vis detaljerede oplysninger	
	Tjeneste Tjenestestatus Kører Registreringsmetoder Knapregistrering 🕶	
Om		
	OK Annul	ler

• Enhed

Vælg den ønskede måleenhed. Du kan vælge mellem: Centimeter, tommer og millimeter.

• Sprog

Vælg det ønskede sprog for brugergrænsefladen. Du kan vælge mellem: Engelsk, kinesisk traditionelt, kinesisk forenklet, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, russisk, japansk og koreansk. Når du klikker på **OK**, vises det valgte sprog.

Scan forløb-dialogboks

Vælg om du ønsker at se grundlæggende eller detaljerede oplysninger under scanningen. Du kan vælge mellem: Vis kun grundlæggende status og Vis detaljerede oplysninger.

scan-oplysninger					
Modelnavn:	Brother DS-6	520			
Knapnavn	Scan				
Sidetal:	1	Multiindfør.:	0		
Udgangsbilede:	1	Blank side:	0		
Besked:	ОК.				
Annuller scanning					

• Tjeneste

Tjenestestatus angiver, hvorvidt Knapregistrering eller Papirregistrering kører. Vælg den registreringsmetode, du ønsker, når der scannes. Scanneren vil automatisk starte scanning, hvis papiret indsættes eller venter, indtil der trykkes på **Start**-knappen. Du kan vælge mellem: Luk, Knapregistrering og Papirregistrering.

Andre

Klik på Andre på skærmbilledet Indstil. for at konfigurere følgende indstillinger:

Indstil.	×
Indstillinger	Tid til skjul af knappanel
Andre	Profil
Avanceret	I Vis profil-oplysninger for hver knap
	Statisk knappanel
	Vis
Om	
·	OK Annuller

• Tid til skjul af knappanel

Marker afkrydsningsfeltet **Aktiver** og flyt skyderen for at vælge den ønskede tid, før knappanelet automatisk skjules. Du kan vælge mellem 0 og 120 sekunder. Hvis du ønsker at se knappanelet igen, efter at det er blevet skjult, skal du klikke på **Button Manager V2**-ikonet i systembakken.

• Profil

Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker at se profiloplysninger for hver knap. Hvis den er markeret, vil der blive vist grundlæggende profiloplysninger i knappanelet, som illustreret nedenfor.



• Statisk knappanel

Marker afkrydsningsfeltet **Vis** for at se et statisk knappanel i nederste højre hjørne af dit skrivebord. Når det statiske knappanel vises, kan du trykke på knappen **Start** på scanneren for at starte scanningen, uden at det er nødvendigt at starte **Button Manager V2**.



Avanceret

Klik på Avanceret på skærmbilledet Indstil. for at konfigurere følgende indstillinger:

Indstil.		×
Indstillinger	Standard Fabriksindstil.	
Avanceret	Registrer/afregistrer knap Register	Afregistrer
	Knaphænd.	
	G.vejstast	Ctrl • Nummer (1 ~ 9)
Om	Import/eksport knapprofil Eksport.	Import.
		OK Annulier

• Fabriksindstil.

Klik på **Fabriksindstil.** for at tilsidesætte alle konfigurationsændringer for **Button Manager V2** og gå tilbage til fabriksindstillingerne.

Registrer/afregistrer knap

Denne indstilling anbefales kun til brug for softwareudviklere. Klik på **Afregistrer**, hvis du vil stoppe brugen af **Button Manager V2**, og i stedet ønsker at bruge et andet tredjeparts knapprogram.

• G. vejstast

Marker afkrydsningsfeltet **Reg. systemgenvejstast** og vælg "Ctrl", "Shift" eller "Alt" for at definere en genvejstast til at sende det scannede billede til en specificeret destination. Hvis du f.eks. markerer afkrydsningsfeltet **Reg. systemgenvejstast**, skal du vælge **Ctrl**, klikke på **OK** og vælge dit scannede billede i Windows Stifinder og trykke på "Ctrl"-tasten og "9"* samtidig. Det valgte billede vil blive sendt til destinationen for knap 9 på knappanelet. * Nummeret repræsenterer scanningsknappens position fra toppen af knappanelet.

Import/eksport knapprofil

Denne indstilling giver dig mulighed for at importere eller eksportere knapprofiler, inkl. scanningsindstillinger og destinationer, til **Button Manager V2**. Når du klikker på knappen **Eksport.**, kan du gemme de aktuelle profiler til en .bm-fil. Når du klikker på knappen **Import.**, kan du importere den tidligere gemte .bm-fil til **Button Manager V2**.

Om

Klik på Om for at se, hvilken version af Button Manager V2-der er installeret på din computer.

Avancerede funktioner

Sådan åbnes det scannede billede i et softwareprogram

Du kan indsætte et scannet billede direkte i et softwareprogram, der allerede er åbent. For eksempel når du redigerer tekst i Microsoft Word, og du vil indsætte et scannet billede, kan du starte en scanning med samme, så vil det scannede blive indsat og vises i dit Microsoft Word-dokument.

BEMÆRK

En scannet billede kan ikke indsættes i et tekstredigeringsprogram, som f.eks. Notesblok.

- 1. Åbn det softwareprogram, hvori du ønsker at se det scannede billede. I dette eksempel er programmet Microsoft Word.
- 2. Flyt markøren til det sted i dokumentet, hvor det scannede billede skal vises.
- 3. Indfør det dokument, der skal scannes, i din scanner.
- 4. Klik på Button Manager-ikonet 🛅 i systembakken.



- 5. Klik på Scan
- 6. Det scannede billede åbnes i din Microsoft Word.doc-fil.



Sådan gemmer du dine billeder som PDF-filer

Anvend **Button Manager V2** til at gemme dine scannede billeder som PDF-filer (enkelt eller flersidet).

 På knappanelet skal du højreklikke på den knap, som du ønsker at konfigurere som "gem til PDF" scanningsknappen (i dette eksempel er Scan To App -knappen valgt). Skærmbilledet for Scan To App Knap-egenskaber vises.

indlæggende Billedjuste	ring Billedbehandling	
Scan To App	Scanparametre	
Billedtilstand	Opløsning(dpi):	200
Farve	Papirstørrelse: Auto-beskær & skæv	ned 🔻
🚺 🔘 Grå		
📋 🔘 Sort/hvid	Avancerede indstil.: 🔲 Brug TWAIN	Opsæt.
Filplacering		
Mappe: C	/	Gennemse
Filnavn: In	nage_#####	Mere
Filformat: JP	EG	▼ Egenskaber
Destination:	Scan til program	▼ Konfigurationer
Beskrivelse: Å	on billedet med et bestemt program.	*
		~
	Scan-tal:	0

- 2. I rullelisten **Filformat** skal du vælge **PDF** som dit format (hvis du scanner flere sider og ønsker at gemme alle dine scanninger i en enkelt fil, skal du vælge **PDF multipage**).
- Klik på OK for at gemme dine indstillinger og afslutte. Klik på Annuller for at lukke skærmbilledet uden at gemme ændringer.

Sådan sendes scanninger til en printer

Ud over at scanne et dokument og sende scanningen til en specificeret printer, kan du, hvis du bruger en duplex scanner, udskrive to scannede billeder på én side af et ark.

Sådan konfigureres Printer-knappen til at overføre scannede billeder til din printer:

- 1. Klik på Button Manager V2-ikonet 🔚 i systembakken.
- 2. Når knappanelet vises, skal du klikke på 🎑 og 💟 rulle gennem, indtil du ser **Printer**-knappen
- 3. Højreklik på Printer-knappen. Skærmbilledet Knap-egenskaber vises.
- 4. Klik på Konfigurationer.

undlæggende Bille	djustering B	illedbehandling		
Printer		Scanparametre		
Dille ditiete e d		Opløsning(dpi):		200
Farve		Papirstørrelse:	Auto-beskær & sk	ævhed 🔻
🚺 🔘 Grå				
Sort/hvi	d	Avancerede indstil.:	Brug TWAIN	Opsæt.
Filplacering				
Mappe:	C:\			Gennemse
Filnavn:	Image_#	####		Mere
Filformat:	BMP			Egenskaber
Destination:	Print	ter		- Konfiguratione
Beskrivelse:	Print dit b	illede på en standardprinti	er.	A
				-
			Scan-tal:	0

5. Skærmbilledet Printerkonfigurationer vises.

Printerkonfigurationer	×
Printer Indstillinger	
Microsoft XPS Document Writer	
Microsoft XPS Document Writer	
Fax	
Egenskaber	
	OK Annuller

6. Vælg den printer, som du ønsker at udskrive dine scannede billeder på.

BEMÆRK

Hvis du ønsker at redigere printerens egenskaber, skal du klikke på **Egenskaber**, ændre printindstillingerne og klikke på **OK** for at afslutte.

7. Klik på fanen Indstillinger. Skærmbilledet Indstil. vises.

Printerkonfigurationer	X
Printer Indstillinger	
Slet filer efter printningen	
Autom. farveidentifikation	
🔲 Duplex Printning (kun mulig på duplex-printere)	
Print to billeder på samme side	
	OK Annuller

- 8. Marker afkrydsningsfelterne for de ønskede funktioner:
 - Slet filer efter printningen: Slet de scannede billeder efter printning.
 - Autom. farveidentifikation: Notér det scannede billedes billedtype og print billederne i overensstemmelse med billedtypen. Hvis det scannede billede f.eks. er farvet, vil billedet blive printet i farver (forudsat at den angivne printer er en farveprinter); hvis det scannede billede er sort/hvid, printes billedet i sort og hvid.

- Duplex Printning (kun mulig på duplex-printere): Print de scannede billeder både på forsiden og bagsiden af en side. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis den angivne printer understøtter duplex (dobbeltsidet) udskrivning.
- Print to billeder på samme side (kun på duplex-scannere): Vælges for at printe to billeder på samme side af et ark. Denne indstilling er nyttig, hvis du vil printe på forsiden eller bagsiden af dit originale dokument, som f.eks. et id-kort eller kørekort på samme side. Denne indstilling er kun tilgængelig ved scanning på en duplex-scanner.
- Klik på OK for at gemme dine indstillinger og afslutte. Klik på Annuller for at lukke skærmbilledet uden at gemme ændringer.

Anvend "træk og slip" til at gemme din fil til en knap på knappanelet

Button Manager V2 er designet med en praktisk funktion, som du kan bruge til at trække og slippe dine filer til en knap på knappanelet, så filen gemmes i knappens foruddefinerede mappedestination. Denne funktion kan anvendes sammen med alle scanningsknapperne på knappanelet, undtagen **Scan**-knappen. Hvis du f.eks. trækker og slipper en billedfil til knappen Shared Folder, gemmes billedet i **Shared Folder**-destinationsmappen.

- 1. Start Windows Stifinder-programmet og gennemse til din fil.
- 2. Klik på Button Manager V2-ikonet 🛅 i systembakken.

Brother DS-620
Scan
🦉 Scan To App
E-Mail
Printer
Shared Folder
Button Manager V2

3. Træk og slip din fil fra Windows Stifinder til den ønskede knap på knappanelet. Der vises en hvid pil og et plustegn ved siden af markøren.



4. Filen vil blive overført til destinationsmappen for delte mapper. Hvis du vil tjekkek, at træk og sliphandlingen lykkedes, skal du gå til din delte mappe for at kontrollere, at filen er der.

BEMÆRK

- For at kunne benytte træk og slip-funktionen skal din scanner være sluttet til din computer med et USB-kabel.
- Du kan også bruge genvejstasten til at sende dit billede til en specifik destination. (Hvis du ønsker flere oplysninger, skal du se G. vejstast på side 36.)

Fejlfinding

Følgende forhold kan forekomme, når **Button Manager V2** overfører en fil til en netværksfilserver, som f.eks. FTP:

Fejlmeddelelse	Beskrivelse	Mulige løsninger
Ugyldig vært.	Indtastningen i feltet	Kontrollér, at syntaksen er
	korrekt	dele af stien til
	Konekt.	netværksfilserveren er
		korrekte.
Brugernavn kan ikke	Brugernavnet er tomt.	Kontrollér, at brugernavnet er
efterlades tomt.		indtastet.
Forkert brugernavn eller	Brugerlogin er maske ikke	Kontroller, at brugerlogin og
augangskoue.	serveren eller der er indtastet	kan også kontakte din
	forkert adgangskode.	systemadministrator for at
		sikre, at du har tilladelse til at
		få adgang til
		netværksfilserveren.
Ugyidig proxyvært-URL.	Din proxyvært-URL er maske	Bed din systemadministrator
		URL.
Ugyldigt portnummer.	Portnummeret for	Bed din systemadministrator
	netværksserveren er maske	om det korrekte portnummer
Kunne ikke bente	Provvindstillingerne er måske	Bed din systemadministrator
proxvindstillingen	ikke korrekte.	om den korrekte
automatisk.		proxyindstilling.
Proxy-konfiguration er		
forkert.		
Den ønskede mappe findes	Undermappen findes maske	Spørg din systemadministrator, om du
ikke og kan ikke oprette den.	IKKC.	har tilladelse til at oprette
		undermappen.
Der kunne ikke oprettes	Fjernserveren svarer ikke.	Dette kan skyldes et problem
kontakt med		på netværket. Du kan prøve
fjerntjenestepunktet.		igen senere eller kontakte din
Eorbindelsen blev afbrudt for	Netværksforbindelsen er	Dette kan skyldes et problem
tidlia.	måske midlertidig afbrudt.	på netværket. Du kan prøve
		igen senere eller kontakte din
		systemadministrator.
Den angivne grænse for	Den billedfil, som du har	Spørg din
størrelse er overskredet.	overført til serveren, er måske	systemadministrator om
	grænsen.	grænser for histørrelse.
Kunne ikke læse værtsnavn.	Værtsnavnet er måske	Kontakt din
	forkert.	systemadministrator for at få
Kunne ikke læse	Proxynavnet er måske forkert	Kontakt din
proxynavnet.		systemadministrator for at få
		det korrekte proxynavn.

Fejlmeddelelse	Beskrivelse	Mulige løsninger
Kan ikke modtage fyldestgørende svar fra server.	Anmodningen modtages måske ikke af serveren.	Dette kan skyldes et problem på netværket. Du kan prøve igen senere eller kontakte din systemadministrator.
Anmodningen blev annulleret.	Anmodningen modtages måske ikke af serveren.	Dette kan skyldes et problem på netværket. Du kan prøve igen senere eller kontakte din systemadministrator.
Anmodningen blev ikke tilladt af proxy.	Anmodningen blev ikke tilladt af proxy.	Kontakt din systemadministrator for flere oplysninger om proxyserveren.
Der kunne ikke sendes en fuldstændig anmodning til fjernserveren.	Der kunne ikke sendes en fuldstændig anmodning til fjernserveren.	Dette kan skyldes et netværksproblem. Du kan prøve igen senere eller kontakte din systemadministrator.
Der opstod en fejl under oprettelse af en forbindelse med SSL.	Netværksserveren understøtter måske ikke SSL.	Kontakt din systemadministrator.
Der blev ikke modtaget et svar under timeout.	Den scannede fil kunne ikke overføres til serveren, før der opstod timeout for forbindelsen.	Netværksforbindelsen kan være for langsom. Prøv igen senere.
Et servercertifikat kunne ikke valideres.	Et servercertifikat kunne ikke valideres.	Kontakt din systemadministrator for at kontrollere, at du har adgang til netværksfilserveren.
Ugyldigt dokumentbibliotek/mappe.	Biblioteksnavnet eller mappenavnet fandtes ikke på serveren.	Kontroller, at biblioteks- og mappenavnene er korrekte.
Metoden er ikke tilladt.	Du har ikke tilladelse til adgang til netværksfilserveren.	Kontakt din systemadministrator for at kontrollere, at du har adgang til netværksfilserveren.
Ukendt fejl.	Dokumentet kunne af ukendte årsager ikke overføres. Dette kan også skyldes, at Button Manager V2 ikke kan oprette forbindelse til netværksserveren.	Kontrollér alle netværksindstillinger for Button Manager V2 for at sikre, at de er korrekte.

BEMÆRK

Hvis du har problemer med at overføre filer, skal du tjekke, at du kan få adgang til netværksfilserveren via en internetbrowser. Hvis netværksfilserveren ikke fungerer eller hvis der er opstået et problem med netværksforbindelsen mellem din computer og netværksfilserveren, kan **Button Manager V2** ikke overføre filer.

Sådan slettes Button Manager V2-ikonet fra systembakken

Hvis du ikke anvender **Button Manager V2** for øjeblikket, kan du slette **Button Manager V2**-ikonet fra systembakken:

- 1. Højreklik på Button Manager V2-ikonet 🛅 i systembakken.
- 2. Klik på Afslut.



For at genstarte **Button Manager V2** skal du enten oprette forbindelse til din scanner igen eller manuelt starte **Button Manager V2** fra menuen Start.

BEMÆRK

- Start Button Manager V2 fra programgruppen ved at vælge
 Start > Alle programmer > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > Button Manager V2 (hvor XXX er din scannermodel).
- Fjern Button Manager V2 fra programgruppen ved at vælge
 Start > Alle programmer > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > Afinstallere (hvor XXX er din scannermodel).

Stikordsregister

Α

Auto-beskær1	6
Automatisk farveidentifikation4	0

В

Billedbehandling	
Billedjustering	20
Billedtilstand	
Farve	15
Grå	15
Sort/hvid	15

F

Filformat	
BMP	18
GIF	18
JPEG	18
PDF	19
PDF (multipage)	19
PNG	18
TIFF	18
TIFF (multipage)	18
Filnavn	17
Forudkonfigurerede profiler	
÷ '	

G

Gamma	
-------	--

ICC profil	22
ICC-prom	
Indatilling	22
ทานรับแทบฐ	

Κ

Knap-egenskaber		9,	12
Knappanel5, 6,	7,	10,	12

Forudkonfigurerede knapper

E-mail	7
FTP	7, 26
Printer	7, 39
Scan	7, 37
Scan to App	7
Shared Folder	7, 24
Kontrast	21

L

vsstvrke	21
- ,	

Ν

Netværksserver......8

0

Ρ

Papirstørrelse	16
plug-in	1
Print to billeder på samme side	41
Proxy	

R_____

Ret on r	16
т се сор	
Rotation	22
1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<u></u>

T_____

Træk og slip			.42
TWAIN	1,	16,	17

V

Vend		23
V 0110	 	20