




Guide de référence

Brèves explications pour les opérations de routine

MFC-L8610CDW
MFC-L8900CDW
MFC-L9570CDW



Brother recommande de conserver ce guide à proximité de votre appareil Brother aux fins de référence rapide.

Guide de l'utilisateur en ligne

Ce *Guide de référence* contient des directives et de l'information de base pour votre appareil Brother.

Pour des directives plus détaillées, de l'information ainsi que les spécifications du produit, veuillez consulter le *Guide de l'utilisateur en ligne* au support.brother.com/manuals



Présentation et emplacement des Guides de l'utilisateur

| Quel guide? | Que contient-il? | Où est-il? |
|---|---|---|
| Guide de sécurité du produit | Veuillez commencer par lire ce guide. Lisez les consignes de sécurité avant d'installer l'appareil. Consultez ce guide pour les marques de commerce et les limitations légales. | Imprimé / dans la boîte |
| Guide d'installation rapide | Suivez les instructions de configuration de l'appareil et d'installation des pilotes et des logiciels pour le système d'exploitation et le type de connexion que vous utilisez. | Imprimé / dans la boîte |
| Guide de référence | Maîtrisez les opérations élémentaires de télécopie, de copie et de numérisation ainsi que les opérations d'entretien de base de l'appareil. Consultez les conseils de dépistage des pannes. | Imprimé / dans la boîte |
| Guide de l'utilisateur en ligne | Ce guide inclut le contenu supplémentaire du <i>Guide de référence</i> . Outre les informations sur l'impression, la numérisation, la copie, la télécopie, les fonctions d'appareil mobile, les opérations Brother ControlCenter et le dépannage, vous trouverez d'autres informations utiles sur l'utilisation de l'appareil sur un réseau. | Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹ |
| Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan | Ce guide fournit des renseignements utiles pour l'impression depuis votre appareil mobile, et la numérisation depuis votre appareil Brother sur votre appareil mobile connecté à un réseau Wi-Fi®. | Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) ¹ |

¹ Visitez le site support.brother.com/manuals.

Le Guide de l'utilisateur en ligne vous aide à tirer le meilleur parti de votre appareil

Nous espérons que vous trouverez ce guide utile. Pour en savoir plus sur les fonctions de votre appareil, veuillez consulter notre *Guide de l'utilisateur en ligne*. Il inclut les éléments suivants :

Navigation plus rapide!

- ✓ Zone de recherche
- ✓ Index de navigation dans un volet distinct

Format complet

- ✓ Tous les sujets dans un seul guide

Mise en page simplifiée!

- ✓ Instructions étape par étape
- ✓ Description sommaire de la fonction dans le haut de la page



1. Zone de recherche
2. Navigation
3. Résumé
4. Instructions étape par étape

Pour afficher les guides de l'utilisateur en ligne

Pour afficher le *Guide de l'utilisateur en ligne* et les autres guides disponibles, visitez le site Web support.brother.com/manuals.

(Windows®)

Vous pouvez également accéder aux guides de votre appareil en utilisant l'outil Utilitaires Brother. L'outil Utilitaires Brother est fourni dans l'installation standard et, lorsqu'il est installé, vous pouvez y accéder grâce au raccourci sur votre bureau ou depuis le menu **Démarrer** de Windows®.


Vous avez des questions ou problèmes? Consultez nos FAQ, nos solutions et nos vidéos en ligne.

Accédez à la page **FAQ** et **Diagnostic** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com

- **Fournit plusieurs modes de recherche**
- **Affiche des questions connexes pour plus d'information**
- **Reçoit des mises à jour régulières basées sur les réactions des clients**

Présentation du panneau de commande

Le panneau de commande pourrait varier en fonction de votre modèle.



1. Écran tactile à cristaux liquides (ACL)

Accédez aux menus et options en appuyant sur les éléments souhaités sur l'écran tactile.

2. Boutons de menu



Appuyez pour retourner au menu précédent.



Appuyez pour retourner à l'écran d'accueil principal.



Appuyez pour annuler une opération.

3. Pavé numérique (Boutons numériques)

Appuyez sur les boutons numériques pour composer des numéros de téléphone ou de télécopie et pour entrer le nombre de copies.

4. Témoin d'alimentation DEL

Le témoin d'alimentation DEL s'allume en fonction de l'état d'alimentation de l'appareil.

5. Mise en marche/arrêt

- Allumez l'appareil en appuyant sur .

- Éteignez l'appareil en maintenant  enfoncé. L'écran ACL affiche [Fermer] pendant quelques secondes avant de s'éteindre. Si vous avez un téléphone externe ou un répondeur téléphonique (REP) connecté, celui-ci sera toujours disponible.

6. Lecteur NFC (Communication en champ proche) MFC-L8900CDW/MFC-L9570CDW

Vous pouvez utiliser l'authentification par carte en appuyant la carte à puce sur le lecteur NFC du panneau de commande.

Si votre appareil Android™ prend en charge la fonction NFC, vous pouvez imprimer à partir de votre appareil et numériser des documents vers celui-ci de la même façon.

Comment naviguer sur l'écran tactile ACL

Appuyez votre doigt sur l'écran ACL pour l'utiliser. Pour afficher et accéder à l'ensemble des options, faites glisser le doigt vers la gauche, la droite, le haut et le bas, ou appuyez sur ▲ ou ▼ à l'écran ACL pour les faire défiler.

IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran ACL avec un objet pointu tel qu'un crayon ou un stylet. Vous risquez d'endommager l'appareil.

REMARQUE

Ne touchez PAS l'écran ACL immédiatement après avoir branché le cordon d'alimentation ou mis l'appareil sous tension. Ceci pourrait provoquer une erreur.

Présentation de l'écran tactile ACL

MFC-L8610CDW

Vous pouvez sélectionner deux types d'écrans pour l'écran d'accueil principal : les écrans d'accueil et les écrans de raccourcis. Lorsqu'un écran d'accueil est affiché, faites glisser le doigt vers la gauche ou la droite, ou appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher les autres écrans d'accueil.


L'écran d'accueil principal affiche l'état de l'appareil lorsque ce dernier est inactif. Lorsqu'il s'affiche, cet écran indique que votre appareil est prêt pour la commande suivante.

Si l'authentification Active Directory® ou l'authentification LDAP est activée, le panneau de commande de l'appareil est verrouillé.


Les fonctions disponibles varient selon votre modèle.

Écran d'accueil : Écran 1


Les écrans d'accueil vous donnent accès à des fonctions, telles que Télécopie, Copie et Numérisation.



Écran d'accueil : Écran 2



Écran d'accueil : Écran 3




Écran de raccourcis

Créez des raccourcis pour les opérations que vous utilisez fréquemment, par exemple l'envoi de télécopie, la copie, la numérisation et la connexion Web.



Huit onglets de raccourcis sont disponibles, avec six raccourcis sur chaque onglet. Un total de 48 raccourcis sont disponibles.



1. Date et heure

Affiche la date et l'heure réglées sur votre appareil.

2. Modes

- [Fax]

Appuyez pour accéder au mode Fax.

- [Copie]

Appuyez pour accéder au mode Copie.

- [Numéris.]

Appuyez pour accéder au mode de numérisation.

- [Impr. sécurisée]

Appuyez pour accéder à l'option [Impr. sécurisée].

- [Web]

Appuyez pour connecter l'appareil Brother à un service Internet.

- [Applis]

Appuyez pour connecter l'appareil Brother au service Applis Brother.

- [USB]

Appuyez pour accéder au menu USB et sélectionnez l'option [Numéris. USB] ou [Impr. directe].

- [2 en 1 ID copie]

Appuyez pour accéder à l'option 2 en 1 ID Copie.

3. (Toner)

Affiche la durée de vie restante du toner.
Appuyez pour accéder au menu [Toner].

4. (Paramètres)

Appuyez pour accéder au menu [Paramètres].

Si le verrouillage des paramètres est activé, une icône de verrouillage s'affiche à l'écran ACL. Vous devez déverrouiller l'appareil pour modifier les paramètres.

5. ou (État du réseau sans fil)

Appuyez pour configurer les paramètres sans fil.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à quatre niveaux affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.



Réseau local sans fil désactivé


6. [Raccourcis]

Appuyez pour accéder à l'écran [Raccourcis].

7. (Écran d'accueil)


Appuyez pour accéder aux écrans d'accueil.

Nouvelle télécopie



Lorsque [Aperçu Télécop] est réglé à [Activ], le nombre de nouvelles télécopies reçues dans la mémoire s'affiche dans le haut de l'écran.

Icône d'avertissement



L'icône d'avertissement apparaît en cas de message d'erreur ou d'entretien. Appuyez sur la zone du message pour le consulter, puis appuyez sur pour retourner à l'écran d'accueil principal.

REMARQUE

Ce produit utilise la police de ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW

Votre appareil possède huit écrans à onglet (appelés écrans d'accueil). Chaque écran d'accueil peut contenir jusqu'à huit icônes pouvant être utilisées pour des fonctions, paramètres de l'appareil et raccourcis. Un total de 64 icônes peuvent être placées sur les écrans d'accueil, selon vos besoins.

L'écran d'accueil principal peut être sélectionné à partir des écrans d'accueil.

Utilisez le menu [Paramètres d'administration] pour nommer les onglets et réorganiser les icônes.



1. Date et heure

Affiche la date et l'heure réglées sur votre appareil.

Cette zone permet également d'afficher les messages d'erreur ou d'entretien.

2. (État du réseau local câblé)

Appuyez pour configurer les paramètres de réseau local câblé.

L'icône affiche l'état actuel du réseau câblé.



Réseau local câblé désactivé
(Gris)



Réseau local câblé activé
(Blanc)



Aucune connexion de câble ou aucun réseau local sans fil connecté

3. ou (État du réseau sans fil)

Appuyez pour configurer les paramètres sans fil.

Si vous utilisez une connexion sans fil, un indicateur à quatre niveaux affiche l'intensité actuelle du signal sans fil.



0



Max



Réseau local sans fil désactivé

4. (Toner)

Affiche la durée de vie restante du toner. Appuyez pour accéder au menu [Toner].

5. (Paramètres administrateur)

Appuyez pour accéder au menu [Paramètres d'administration].

Pour plus d'information ➤ *Guide de l'utilisateur en ligne: Personnalisation de votre appareil*

6. Icônes de fonction, Icônes de paramètre et Icônes de raccourci

Les descriptions suivantes présentent les icônes et fonctions de base. Les fonctions disponibles varient selon votre modèle.

- [Tous param]

Appuyez pour accéder au menu des paramètres de l'appareil.

- [Fax]

Appuyez pour accéder au mode Fax.

- [Copie]

Appuyez pour accéder au mode Copie.

- [Numéris.]

Appuyez pour accéder au mode de numérisation.

- [Impr. sécurisée]

Appuyez pour accéder à l'option [Impr. sécurisée].

- [USB]

Appuyez pour accéder au menu USB et sélectionnez l'option [Numéris. USB] ou [Impr. directe].

- [Web]

Appuyez pour connecter l'appareil Brother à un service Internet.

- [Applis]

Appuyez pour connecter l'appareil Brother au service Applis Brother.

- [2 en 1 ID copie]

Appuyez pour accéder à l'option 2 en 1 ID Copie.

- (Raccourcis)


Appuyez pour accéder aux raccourcis créés pour les opérations que vous utilisez fréquemment, par exemple l'envoi de télécopie, la copie, la numérisation et la connexion Web.

Appuyez pour afficher et accéder à tous les onglets.

8. Onglets d'accueil


Appuyez pour afficher l'écran de l'accueil.

Nouvelle télécopie



Lorsque [Aperçu Télécop] est réglé à [Activ], le nombre de nouvelles télécopies reçues dans la mémoire s'affiche dans le haut de l'écran.

Icône d'avertissement



L'icône d'avertissement ! apparaît en cas de message d'erreur ou d'entretien. Appuyez sur la zone du message pour le consulter, puis appuyez sur X pour retourner à l'écran d'accueil principal.

REMARQUE


Ce produit utilise la police de ARPHIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

7. Boutons de défilement d'onglets

Chargement de papier dans le bac à papier

Utilisez le bac à papier lors de l'impression sur les supports suivants :

Papier ordinaire
Papier fin
Papier recyclé
Papier à en-tête
Papier de couleur




Pour plus d'information ➤ *Guide de l'utilisateur en ligne: Chargement de papier dans le bac à papier*

Charger du papier dans le bac multi-usages (bac MU)

Utilisez le bac MU lors de l'impression sur les supports suivants :

Papier ordinaire
Papier fin
Papier recyclé
Papier de qualité supérieure
Papier à en-tête
Papier de couleur
Papier épais
Étiquettes¹
Enveloppes¹
Papier glacé²



¹ Ouvrez le capot arrière (bac de sortie face vers le haut) avant l'impression pour que le papier imprimé soit acheminé au bac de sortie face vers le haut.

² Lorsque vous imprimez sur du papier glacé, placez une seule feuille sur le bac MU.

Pour plus d'information ➤ *Guide de l'utilisateur en ligne: Charger du papier et imprimer à l'aide du bac multi-usages (bac MU)*



Utilisez cette section pour résoudre des problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre appareil Brother.

Identifier le problème

Même s'il semble y avoir un problème avec votre appareil, vous pouvez corriger la plupart des problèmes vous-même.

Vérifiez d'abord les points suivants :

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est branché correctement et l'appareil est allumé.
- Tous les éléments de protection oranges de l'appareil ont été retirés.
- (Pour les modèles en réseau) Le point d'accès (pour réseau sans fil), le routeur ou le concentrateur est allumé et son indicateur de liaison clignote.
- Le papier a été chargé correctement dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont solidement connectés dans l'appareil et l'ordinateur.
- Vérifiez l'écran ACL ou l'état de l'appareil dans le **Brother Status Monitor** sur votre ordinateur.

| Trouver l'erreur | Trouver la solution |
|---|--|
| <p>À l'aide du Status Monitor</p>  <ul style="list-style-type: none"> Double-cliquez sur l'icône  dans la barre des tâches. (Windows®) Si vous cochez la case Charger Status Monitor au démarrage, le Status Monitor s'exécute automatiquement à chaque démarrage de votre ordinateur. | <ul style="list-style-type: none"> Une icône verte indique l'état normal d'attente.  Une icône jaune indique un avertissement.  Une icône rouge indique une erreur.  Une icône grise indique que l'appareil est hors ligne.  <p>• Cliquez sur le bouton Dépannage pour accéder au site Web de dépannage de Brother.</p> |
| <p>À l'aide de l'écran ACL</p>  | <ol style="list-style-type: none"> Suivez les messages qui s'affichent à l'écran ACL. Si vous ne parvenez pas à résoudre l'erreur ➤ <i>Guide de l'utilisateur en ligne: Messages d'erreur et d'entretien</i> ou consultez : FAQ et Diagnostic dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com. |


Messages d'erreur et d'entretien

Pour des informations sur les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents ➤ *Guide de l'utilisateur en ligne*

Pour afficher le Guide de l'utilisateur en ligne et les autres guides disponibles, visitez le site support.brother.com/manuals.

Bourrages de document et bourrages papier

Un message d'erreur indique l'endroit où le papier est coincé dans votre appareil.



Messages d'erreur :

1. Bourrage de document
2. Bourrage à l'arrière
3. Bourrage recto-verso
4. Bourrage dans le bac
5. Bourrage à l'intérieur

Solutions pour la connexion sans fil

Si vous ne parvenez pas à connecter votre appareil Brother au réseau sans fil, consultez :

- *Guide de l'utilisateur en ligne : Imprimer le rapport WLAN*
- *Guide d'installation rapide : Autre configuration sans fil*


Pour afficher le Guide de l'utilisateur en ligne et les autres guides disponibles, visitez le site support.brother.com/manuals.


Consommables



Lorsqu'il est nécessaire de remplacer un consommable tel qu'un tambour ou une cartouche de toner, un message d'erreur s'affiche sur le panneau de commande de votre appareil ou dans le Status Monitor. Pour plus d'informations sur les consommables de votre appareil, visitez le site www.brother.com/original/index.html ou contactez votre revendeur Brother local.



Le numéro de référence du consommable varie en fonction de votre pays ou région.

| Articles de fourniture | Référence du consommable | Durée de vie approximative (Rendement) | Modèles applicables |
|--|--|--|-------------------------------|
| Cartouche de toner  | Toner standard : <ul style="list-style-type: none"> • Noir : TN-431BK • Cyan : TN-431C • Magenta : TN-431M • Jaune : TN-431Y | <ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 3 000 pages¹ ² • Cyan / Magenta / Jaune : Environ 1 800 pages¹ ² | MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW |
| | Toner haut rendement : <ul style="list-style-type: none"> • Noir : TN-433BK • Cyan : TN-433C • Magenta : TN-433M • Jaune : TN-433Y | <ul style="list-style-type: none"> • Noir : Environ 4 500 pages¹ ² • Cyan / Magenta / Jaune : Environ 4 000 pages¹ ² | MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW |

| Articles de fourniture | Référence du consommable | Durée de vie approximative (Rendement) | Modèles applicables |
|--|---|---|-------------------------------|
| Cartouche de toner (suite)  | Toner à très haut rendement : <ul style="list-style-type: none">• Noir : TN-436BK• Cyan : TN-436C• Magenta : TN-436M• Jaune : TN-436Y | <ul style="list-style-type: none">• Noir : Environ 6 500 pages¹ ²• Cyan / Magenta / Jaune : Environ 6 500 pages¹ ² | MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW |
| | Toner à ultra haut rendement : <ul style="list-style-type: none">• Noir : TN-439BK• Cyan : TN-439C• Magenta : TN-439M• Jaune : TN-439Y | <ul style="list-style-type: none">• Noir : Environ 9 000 pages¹ ²• Cyan / Magenta / Jaune : Environ 9 000 pages¹ ² | MFC-L9570CDW |
| | Toner de démarrage : (Fourni avec votre appareil) | <ul style="list-style-type: none">• Noir : Environ 3 000 pages¹ ²• Cyan / Magenta / Jaune : Environ 1 800 pages¹ ² | MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW |
| | | <ul style="list-style-type: none">• Noir : Environ 6 500 pages¹ ²• Cyan / Magenta / Jaune : Environ 6 500 pages¹ ² | MFC-L9570CDW |

| Articles de fourniture | Référence du consommable | Durée de vie approximative (Rendement) | Modèles applicables |
|--|--------------------------|--|--|
| Unité de tambour  | • DR-431CL | • Environ 30 000 pages ³ | MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW |
| | • DR-433CL | • Environ 50 000 pages ⁴ | MFC-L9570CDW |
| Courroie  | • BU-330CL | • Environ 50 000 pages ⁵ | MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW |
| Conteneur de toner usé  | • WT-320CL | • Environ 50 000 pages ² | MFC-L8610CDW/ MFC-L8900CDW/ MFC-L9570CDW |

¹ Le nombre de pages approximatif est déclaré conformément à la norme ISO/CEI 19798.

² Pages recto de format Lettre ou A4

³ Environ 30 000 pages en se basant sur 1 page par tâche et 50 000 pages en se basant sur 3 pages par tâche [pages recto A4/Lettre]. Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.

⁴ Environ 50 000 pages en se basant sur 3 pages par tâche et 30 000 pages en se basant sur 1 page par tâche [pages recto A4/Lettre]. Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.

⁵ Environ 50 000 pages en se basant sur 1 page par tâche et 130 000 pages en se basant sur 3 pages par tâche [pages recto A4/Lettre]. Le nombre de pages pourrait être affecté par divers facteurs, y compris, mais sans limitation, le type et le format du support.



Si vous utilisez Windows®, double-cliquez sur l'icône **Brother Creative Center**  de votre bureau pour accéder à notre site Web **GRATUIT** qui propose de nombreuses ressources facilitant la création et l'impression de documents personnalisés pour une utilisation personnelle et professionnelle avec des photos, du texte et des éléments créatifs.

Les utilisateurs Macintosh peuvent accéder au Brother CentreCréatif à l'adresse Web suivante : www.brother.com/creativecenter

Imprimer et numériser à l'aide de votre appareil mobile

Brother iPrint&Scan vous permet d'utiliser les fonctions de votre appareil Brother directement à partir de votre appareil mobile, sans recourir à un ordinateur. Le *Guide d'impression/numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan* contient des informations sur l'impression à partir de votre appareil mobile. Accédez à la page **Manuels** de votre modèle dans le Brother Solutions Center (Centre de solutions Brother) à l'adresse support.brother.com pour consulter le guide.



La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée
1 rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux, QC, Canada H9B 3H6

brother

Visitez notre site Web
www.brother.com

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat uniquement.
Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne fournissent une assistance que
pour les appareils achetés dans leur propre pays.



D00E4S001-00
CAN-FRE
Version 0