

Lea la *Guía de seguridad del producto* en primer lugar y, a continuación, lea la *Guía de configuración rápida* para conocer el procedimiento de instalación correcto.

Los manuales más recientes están disponibles en Brother Solutions Center: support.brother.com/manuals

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar la muerte o lesiones graves.

NOTA

NOTA especifica el entorno operativo, las condiciones de instalación o las condiciones especiales de uso.

Desembalaje del equipo y comprobación de los componentes



Vea los videos de preguntas frecuentes si desea obtener ayuda para configurar el equipo Brother. support.brother.com/videos




Visite el sitio web del soporte técnico de Brother en support.brother.com

1. Retire la cinta de protección y la película que cubren el equipo y la pantalla LCD.
2. Asegúrese de tener todos los componentes que se indican a continuación.



Cartuchos de tinta iniciales

- Negro
- Amarillo
- Cian
- Magenta



Guía de configuración rápida
Guía básica del usuario
Guía de seguridad del producto



Disco de instalación de Brother



Cable de línea telefónica

ADVERTENCIA

En el embalaje del equipo se utilizan bolsas de plástico. Las bolsas de plástico no son juguetes. Para evitar el riesgo de asfixia, mantenga las bolsas fuera del alcance de bebés y niños, y deséchelas de la forma correcta.


NOTA

- Guarde el material del embalaje y la caja por si, por algún motivo, tiene que desplazar el equipo.
- **No se incluyen los cables de interfaz. Deberá adquirir el cable de interfaz adecuado en el caso de que lo necesite.**


Cable USB

Se recomienda utilizar un cable USB 2.0 (tipo A/B) cuya longitud no supere los 6 pies (2 metros).


1 Carga de papel en la bandeja de papel




Tire de la bandeja de papel para sacarla por completo del equipo.



Abra la cubierta de la bandeja de salida del papel ❶.



Aíre el papel bien e introdúzcalo en la bandeja. A continuación, ajuste las guías de papel.



Cierre la cubierta de la bandeja de salida del papel e introduzca lentamente la bandeja por completo en el equipo.




NOTA

Extraiga el soporte del papel ❶ y despliegue la lengüeta del soporte del papel ❷ para que las hojas impresas no se caigan.

2 Conexión del cable de línea telefónica


Si no está utilizando el equipo como equipo de fax, vaya al paso 3.



Conecte el cable de línea telefónica. Utilice la conexión **LINE**.


NOTA

Si el equipo comparte la línea telefónica con un teléfono externo, establezca la conexión tal y como se indica a continuación. Antes de conectar el teléfono externo, extraiga la cubierta de protección de color blanco ❸ de la conexión **EXT.** del equipo.



- ❶. Extensión telefónica
- ❷. Teléfono externo
- ❸. Cubierta de protección

3 Conexión del cable de alimentación




Conecte el cable de alimentación. El equipo se encenderá automáticamente.




NOTA

Puede ajustar el ángulo del panel de control para leer la pantalla LCD de forma más cómoda.

4 Instalación de los cartuchos de tinta iniciales



Abra la cubierta de los cartuchos de tinta y retire la pieza de protección de color naranja del equipo.



Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar los cartuchos de tinta. El equipo preparará el sistema de tubos de tinta para la impresión.

5 Ajustes del equipo

Cuando el equipo haya completado el proceso de limpieza inicial, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar los ajustes del equipo.

- Compruebe la calidad de impresión
- Ajuste la fecha y la hora
- Ajuste el aviso de actualización del firmware
- Imprima la hoja de instalación

6 Selección del idioma (si es necesario)

1. Pulse **Settings (Ajustes)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Initial Setup (Conf. inicial)]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Local Language (Sel. idioma)]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione el idioma. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

7 Selección del modo de recepción correcto

Si no está utilizando el equipo como equipo de fax, vaya al paso 9.

El modo de recepción correcto se determina según los dispositivos externos y los servicios de suscripción telefónicos (correo de voz, timbre distintivo, etc.) que utilice en la misma línea que el equipo Brother. Para obtener más información, consulte *Modos de recepción* en el capítulo 6 de la *Guía básica del usuario*.

1. Pulse **Settings (Ajustes)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Fax]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [Conf. recepción]. Pulse **OK**.
 - c. Seleccione [Modo recepción]. Pulse **OK**.
 - d. Pulse el modo de recepción deseado. Pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.

8 Configuración de la Identificación de estación

Si no está utilizando el equipo como equipo de fax, vaya al paso 9.

Guarde su nombre y su número de fax para que el equipo los imprima en todas las páginas de los faxes salientes. Para obtener más información, consulte *Introducir texto en el equipo Brother* en el Apéndice de la *Guía básica del usuario*.

1. Pulse **Settings (Ajustes)**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar lo siguiente:
 - a. Seleccione [Conf. inicial]. Pulse **OK**.
 - b. Seleccione [ID estación]. Pulse **OK**.
 - c. Introduzca su número de fax (20 dígitos como máximo) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
 - d. Introduzca su nombre (20 caracteres como máximo) con el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **Stop/Exit (Detener/Salir)**.



9 Selección de un dispositivo para conectar su equipo

Equipo



Diríjase al paso **10** y siga las instrucciones.

Dispositivo móvil



Diríjase al paso **11** y siga las instrucciones.

10 Conexión de la computadora



Inserte el disco de instalación en la unidad de CD/DVD o descargue el Paquete completo de controladores y software en:

Para Windows®: support.brother.com/windows
Para Mac: support.brother.com/mac

Si utiliza un sistema operativo reciente en su computadora, acceda a los sitios web anteriores para obtener un controlador actualizado e información sobre el software.

Brother actualiza regularmente el firmware para añadir funciones y aplicar correcciones a errores. Para comprobar el firmware más reciente, visite support.brother.com/up6.

Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y lea los mensajes.

Para Windows®:
Si la pantalla de Brother no aparece automáticamente, vaya a **Equipo (Mi PC/Este equipo)**. Haga doble clic en el icono de CD/DVD-ROM y, a continuación, haga doble clic en **start.exe**.

Para Mac:
Para conseguir una funcionalidad completa del controlador, recomendamos elegir el **controlador CUPS**.

Finalizado

¿No puede conectarse? Compruebe lo siguiente:

Red inalámbrica

Reinicie su enrutador/punto de acceso inalámbrico (si se puede).

Conexión USB

Desconecte el cable.

Reinicie su equipo y computadora y, a continuación, diríjase al paso **10**

Si sigue sin conseguirlo, diríjase al paso **11**


Si sigue sin conseguirlo, vaya a support.brother.com y consulte la sección de preguntas frecuentes y solución de problemas.

11 Configuración inalámbrica alternativa

Busque el SSID (nombre de red) y la clave de red (contraseña) en el enrutador/punto de acceso inalámbrico y anótelos en la tabla a continuación.

SSID (nombre de red)	
Clave de red (contraseña)	

SSID: XXXXXXXX
Clave de red: XXXX



Si no puede hallar esta información, comuníquese con su administrador de red o con el fabricante del enrutador/punto de acceso inalámbrico.

Diríjase a su equipo y pulse ▼ para mostrar el menú de configuración inalámbrica y, a continuación, pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Conf.Asistente]. Pulse **OK**.



Seleccione el SSID (nombre de red) de su enrutador/punto de acceso e introduzca la clave de red (contraseña).

Si la configuración inalámbrica es correcta, la pantalla LCD muestra [Conectada].

Si la configuración no es correcta, reinicie su equipo Brother y su punto de acceso/enrutador inalámbrico, y repita el paso **11**

Aunque no tenga un enrutador/punto de acceso inalámbrico, podrá conectar su dispositivo y equipo directamente. Si desea obtener más asistencia sobre redes inalámbricas, diríjase a support.brother.com/wireless-support.

Para computadora

Vaya a **10** para instalar el software.


Para dispositivos móviles

Diríjase al paso **12** para instalar las aplicaciones.

12 Impresión o escaneado con un dispositivo móvil

Su dispositivo móvil ha de estar conectado a la misma red inalámbrica que su equipo Brother.

Brother SupportCenter es una aplicación móvil que ofrece información de soporte actualizada para su producto Brother. Visite la App Store o Google Play™ para descargarla.



Descargue e instale la aplicación Mopria® Print Service de Google Play™ con su dispositivo Android™.



Descargue e instale nuestra aplicación gratuita **Brother iPrint&Scan** desde una tienda de aplicaciones móviles como App Store, Google Play™ o Microsoft® Store con su dispositivo móvil.

Aplicaciones opcionales

Puede imprimir desde su teléfono móvil o escanear en un dispositivo móvil con distintas aplicaciones.

(Solo EE. UU.) Para obtener más información sobre las aplicaciones, acceda a www.brother-usa.com/connect.

Si desea ver más instrucciones, consulte la *Guía del usuario online*.



Información adicional sobre las conexiones inalámbricas: support.brother.com/wireless-support

Si desea consultar la sección de preguntas frecuentes y de solución de problemas, o para descargar software y manuales, visite support.brother.com. Para consultar las especificaciones del producto, consulte la *Guía del usuario online*.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.