




# Guia de Referência

Explicações breves para operações de rotina

**DCP-J572DW**  
**MFC-J491DW**  
**MFC-J497DW**



A Brother recomenda manter este guia junto do seu equipamento Brother para uma consulta rápida.



## **Guia On-line do Utilizador**

Para obter instruções mais avançadas,  
informações e especificações de produto consulte  
o *Guia On-line do Utilizador* em  
[support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals)



# Localização dos manuais do utilizador

Nome do manual	Conteúdo	Localização
Guia de Segurança de Produto	Leia este manual primeiro. Leia as Instruções sobre Segurança antes de configurar o equipamento. Consulte este manual para se informar sobre marcas comerciais e restrições legais.	Impresso / Na caixa
Guia de Instalação Rápida	Siga as instruções para configurar o equipamento e instalar <b>Pacote completo de software e controladores</b> para o sistema operativo e tipo de ligação que está a utilizar.	Impresso / Na caixa
Guia de Referência	Aprenda as operações básicas de impressão através de PC, PhotoCapture Center, digitalização, cópia e fax, bem como operações básicas de manutenção do equipamento. Consulte as sugestões para a solução de problemas.	Impresso ou no disco de instalação da Brother / Na caixa
Guia On-line do Utilizador	Este manual inclui os conteúdos adicionais do <i>Guia de Referência</i> .  Além de informações sobre impressão através de PC, PhotoCapture Center, digitalização, cópia, fax, serviços da Internet, funções de dispositivos móveis e operações do Brother ControlCenter, são incluídas informações úteis sobre a utilização do equipamento numa rede.	Brother Solutions Center <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Visite [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

## Obter as atualizações dos controladores mais recentes

Visite a página **Transferências** do seu modelo no Brother Solutions Center em [support.brother.com](http://support.brother.com) para descarregar os controladores. Para manter o desempenho do seu equipamento atualizado, procure as últimas atualizações do firmware nessa página.

# Dúvidas ou problemas? Consulte as nossas perguntas mais frequentes, soluções e vídeos online.

Visite a página **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** do seu modelo no Brother Solutions Center em [support.brother.com](http://support.brother.com).


- **Permite efetuar vários tipos de procura**
- **Apresenta questões relacionadas para mais informações**
- **Recebe atualizações regulares baseadas nas opiniões dos clientes**

## Nota importante

- Esta documentação aplica-se aos modelos MFC e DCP. Onde se lê “MFC” neste Manual do Utilizador, deve ler-se “MFC-xxxx” como “DCP-xxxx”. Os modelos DCP não estão equipados com uma função de fax.

## Apresentação do painel de controlo

MFC-J491DW/MFC-J497DW



### 1. 1,8" (44,9 mm) LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)

Apresenta mensagens para ajudar a configurar e a utilizar o equipamento.

### 2. Botões de modo



**FAX**

Prima para alterar o equipamento para o modo de Fax.



**DIGITALIZAR**

Prima para alterar o equipamento para o modo de Digitalização.



**COPIAR**

Prima para alterar o equipamento para o modo de Cópia.



**WEB**

Prima para alterar o equipamento para o modo de Web.

### 3. Botões de definições



**Eliminar/Atrás**

Prima para regressar ao nível de menus anterior.



**Config.**

Prima para aceder ao menu principal.

**OK**

Prima para seleccionar uma definição.



Prima para ajustar o volume do toque enquanto o equipamento se encontra inativo.



- Prima para guardar os números de marcação rápida e de grupo na memória do equipamento.

- Prima para procurar e marcar números guardados na memória do equipamento.



Prima para configurar as definições de ligação sem fios enquanto o equipamento se encontra inativo.

#### ▲ ou ▼

Prima para percorrer os menus e as opções.

#### ◀ ou ▶

- Prima para deslocar o cursor para a esquerda ou direita no LCD.
- Prima para confirmar ou cancelar um procedimento em curso.

## 4. Botões de telefone

### Tel/R

Se o equipamento estiver no modo de Fax/Tel (F/T) e levantar o auscultador de um telefone externo durante o toque F/T (pseudo/duplo toque), prima **Tel/R** para falar.

Quando estiver ligado a um PBX, prima para obter acesso a uma linha externa ou para transferir uma chamada para outra extensão.

### Remarcas/Pausa

- Prima para voltar a marcar o último número marcado.
- Prima para selecionar e voltar a marcar os números no histórico de chamadas efetuadas ou no histórico de identificação de chamadas.
- Prima para introduzir uma pausa quando marcar números.

## 5. Teclado de marcação

- Utilize para marcar números de fax e de telefone.
- Utilize como teclado para introduzir texto ou caracteres.

## 6. Parar

- Prima para parar uma operação.
- Prima para sair de um menu.

## 7. Botões de início

### Iniciar Mono


- Prima para iniciar o envio de faxes em modo monocromático.
- Prima para iniciar a realização de cópias em modo monocromático.
- Prima para iniciar a digitalização de documentos (a cores ou monocromática consoante a definição de digitalização).


### Cor Iniciar


- Prima para iniciar o envio de faxes no modo de cor plena.
- Prima para iniciar a realização de cópias no modo de cor plena.
- Prima para iniciar a digitalização de documentos (a cores ou monocromática consoante a definição de digitalização).

## 8. Ligar/Desligar

Prima  para ligar o equipamento.

Mantenha premido  para desligar o equipamento. O LCD apresenta [A desligar] e permanece ligado durante alguns segundos até se desligar. Se tiver ligado um telefone ou TAD externo, este estará sempre disponível para ser utilizado.

Se desligar o equipamento utilizando , este continua a limpar periodicamente a cabeça de impressão para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir uma maior eficiência dos cartuchos de tinta e preservar a qualidade de impressão, mantenha o equipamento sempre ligado a uma fonte de alimentação.



## 1. 1,8" (44,9 mm) LCD (Ecrã de Cristais Líquidos)

Apresenta mensagens para ajudar a configurar e a utilizar o equipamento.

## 2. Número de cópias

Prima + para aumentar ou - para diminuir o número de cópias.

## 3. Ícone de aviso

O ícone de aviso acende quando existe uma mensagem de erro ou manutenção.

## 4. Botões de definições

### Eliminar/Atrás

Prima para regressar ao nível de menus anterior.

### Config.

Prima para aceder ao menu principal.

### OK

Prima para selecionar uma definição.

### WiFi

Prima para configurar as definições de ligação sem fios enquanto o equipamento se encontra inativo.

### ▲ ou ▼

Prima para percorrer os menus e as opções.

### ◀ ou ▶

- Prima para deslocar o cursor para a esquerda ou direita no LCD.
- Prima para confirmar ou cancelar um procedimento em curso.

## 5. Botões de modo

### DIGITALIZAR

Prima para alterar o equipamento para o modo de Digitalização.

### FOTO

Prima para alterar o equipamento para o modo de Fotografia.

### WEB

Prima para alterar o equipamento para o modo de Web.

## 6. Parar

- Prima para parar uma operação.
- Prima para sair de um menu.

## 7. Botões de início

### Iniciar Mono

- Prima para iniciar a realização de cópias em modo monocromático.

- Prima para iniciar a digitalização de documentos (a cores ou monocromática consoante a definição de digitalização).





### **Cor Iniciar**

- Prima para iniciar a realização de cópias no modo de cor plena.
- Prima para iniciar a digitalização de documentos (a cores ou monocromática consoante a definição de digitalização).

## **8. Ligar/Desligar**

Prima  para ligar o equipamento.

Mantenha premido  para desligar o equipamento. O LCD apresenta [A desligar] e permanece ligado durante alguns segundos até se desligar.


Se desligar o equipamento utilizando , este continua a limpar periodicamente a cabeça de impressão para manter a qualidade de impressão. Para prolongar a vida útil da cabeça de impressão, garantir uma maior eficiência dos cartuchos de tinta e preservar a qualidade de impressão, mantenha o equipamento sempre ligado a uma fonte de alimentação.

# Descrição geral do LCD

## MFC-J491DW/MFC-J497DW

Este ecrã apresenta o estado do equipamento quando este se encontra inativo. Quando aparece, indica que o equipamento está pronto para o comando seguinte.

### Ecrã inicial



#### 1. **Modo silencioso**




Este ícone aparece quando a definição [Modo Silêncio] está configurada para [Ligar].

O modo silencioso pode reduzir o ruído da impressão. Quando o modo silencioso está ativado, a velocidade de impressão torna-se mais lenta.

Informações mais detalhadas >>> *Guia On-line do Utilizador*

#### 2. **Estado da ligação sem fios**

Cada ícone da tabela que se segue apresenta o estado da rede sem fios:

	A rede sem fios está ligada. Um indicador de três níveis no ecrã Início apresenta a intensidade atual do sinal sem fios.
	Não é possível detetar o ponto de acesso sem fios.
	A definição de ligação sem fios está desativada.

#### 3. **[Tinta]**

Apresenta o volume aproximado de tinta disponível.

Quando um cartucho de tinta estiver quase a acabar ou tiver um problema, aparece um ícone de erro na cor da tinta em causa.

#### 4. **Data e hora**

Apresenta a data e a hora do equipamento.

#### 5. **Faxes na memória**

Indica quantos faxes recebidos estão na memória do equipamento.


#### 6. **Modo de receção**

Apresenta o modo de receção atual.

## DCP-J572DW




O LCD indica o estado do equipamento quando está inativo.

### Ecrã inicial



#### 1. **Estado da ligação sem fios**

Cada ícone da tabela que se segue apresenta o estado da rede sem fios:

	A rede sem fios está ligada. Um indicador de três níveis em cada ecrã Início apresenta a intensidade atual do sinal sem fios.
	Não é possível detetar o ponto de acesso sem fios.
	A definição de ligação sem fios está desativada.














Pode configurar as definições sem fios premindo **WiFi** no painel de controlo.


## Colocar papel

- 1** Coloque o papel na gaveta do papel da forma seguinte.



Folheie bem a pilha de papel.


Gaveta #1	Como colocar papel		
A4/Letter Executive A5/A6 Foto 2L Ficha Envelopes		Ajuste as guias do papel. 	Superfície de impressão: face para baixo 
Fotografia		Ajuste as guias do papel. 	Superfície de impressão: face para baixo 
Gaveta do papel fotográfico (DCP-J572DW)	Como colocar papel		
Fotografia Foto L		Desloque a tampa da gaveta de saída do papel na totalidade. 	Superfície de impressão: face para baixo 

Ranhura de alimentação manual <sup>1</sup> (DCP-J572DW)	Como colocar papel
A4/Letter Executive A5/A6 Fotografia Foto L/2L Ficha Envelopes	<p>Superfície de impressão: face para cima</p>  <p>Ajuste as guias do papel da ranhura de alimentação manual.</p>

<sup>1</sup> Pode colocar **apenas uma folha** de papel de cada vez na ranhura de alimentação manual.



Informações mais detalhadas >> *Guia On-line do Utilizador: Colocar papel*

- 2** Abra a aba do suporte do papel. Altere a configuração do tamanho do papel no menu do equipamento, se isso for necessário.



## Colocar documentos

Coloque o documento no ADF ou no vidro do digitalizador, conforme indica a ilustração.

Alimentador Automático de Documentos (ADF) (MFC-J491DW/MFC-J497DW)	Vidro do digitalizador
 <p>Coloque o documento com a face voltada para baixo no ADF.</p>	 <p>Coloque o documento com a face voltada para baixo no canto superior esquerdo do vidro do digitalizador.</p>

## Imprimir a partir do computador

Antes de tentar qualquer operação de impressão, confirme o seguinte:

- Certifique-se de que instalou os controladores e o software da Brother.
- Certifique-se de que o cabo USB está ligado corretamente ou de que se encontra ligado à rede através do seu ponto de acesso/router sem fios.

### Imprimir um documento (Windows®)

- 1 Selecione o comando de imprimir na sua aplicação.
- 2 Selecione **Brother MFC-XXXX Printer** (em que XXXX é o nome do seu modelo).
- 3 Clique em **Imprimir**.
- 4 Conclua a sua operação de impressão.

### Imprimir um documento (Mac)


- 1 A partir de uma aplicação como o Apple TextEdit, clique no menu **Ficheiro** e selecione **Imprimir**.
- 2 Selecione **Brother MFC-XXXX** (em que XXXX é o nome do seu modelo).
- 3 Clique em **Imprimir**.

- 4 Conclua a sua operação de impressão.

### Impressões variadas

Para utilizar funções de impressão variadas, clique no botão de propriedades ou preferências de impressão para alterar a configuração da impressora.

#### Imprimir nos dois lados do papel automaticamente



#### Imprimir mais de uma página numa única folha de papel (N em 1)




No Windows®:

Informações mais detalhadas >> *Guia On-line do Utilizador: Imprimir a partir do computador (Windows®)*


No Mac:

Informações mais detalhadas >> *Guia On-line do Utilizador: Imprimir a partir do computador (Mac)*

## Copiar um documento

- 1 Certifique-se de que colocou papel do tamanho correto na gaveta do papel.
- 2 Coloque o documento.
- 3 (MFC-J491DW/MFC-J497DW) Prima  (**COPIAR**).

O LCD apresenta:



- 4 Introduza o número de cópias de uma das seguintes formas:
  - Prima - ou + no painel de controlo.
  - Introduza o número de cópias através do teclado de marcação.

- 5 Altere as definições de cópia conforme necessário.

Prima ▲ ou ▼ para percorrer as configurações de cópia. Quando a definição pretendida estiver destacada, prima **OK**.



- Quando colocar papel que não seja papel simples de tamanho A4, tem de alterar as definições [Tamanho Papel] e [Tipo de Papel].

- 6 Quando terminar, prima **Iniciar Mono** ou **Cor Iniciar**.




Para parar a cópia, prima **Parar**.


## Outras opções de cópia

É possível utilizar várias funções de cópia alterando as definições de cópia.

### Ampliar ou reduzir imagens copiadas



### Cópia de 2 lados



Informações mais detalhadas >> *Guia On-line do Utilizador: Cópia*

## Antes da digitalização

Antes de tentar digitalizar, confirme o seguinte:


- Certifique-se de que instalou os controladores e o software da Brother.
- Certifique-se de que o cabo USB está ligado corretamente ou de que se encontra ligado à rede através do seu ponto de acesso/router sem fios.

## Digitalizar a partir do computador

Existem várias formas de utilizar o computador para digitalizar fotografias e documentos no seu equipamento Brother. Utilize o software fornecido pela Brother ou a sua aplicação de digitalização favorita.

Informações mais detalhadas ►► *Guia On-line do Utilizador: Digitalizar a partir do computador (Windows®) ou Digitalizar a partir do computador (Mac)*

## Digitalizar com o botão “Digitalizar” do equipamento

- 1 Coloque o documento.
- 2 Prima  (DIGITALIZAR).
- 3 Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [para PC] e, em seguida, prima OK.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para escolher a opção [para Ficheiro] e, em seguida, prima OK.

- 5 Se o equipamento estiver ligado em rede, prima ▲ ou ▼ para selecionar o computador para onde pretende enviar os dados e prima OK.



Se o LCD solicitar a introdução de um PIN, utilize o painel de controlo para introduzir o PIN de quatro dígitos do computador e prima OK.

- 6 Efetue uma das seguintes ação:
  - Para alterar as definições, avance para o passo seguinte.
  - Para utilizar as predefinições, prima **Iniciar Mono** ou **Cor Iniciar**.



O [Tipo digitaliz.] depende das predefinições. Premir **Iniciar Mono** ou **Cor Iniciar** não lhe permite alterar as configurações.

- 7 Prima ▲ ou ▼ para selecionar a definição [Def. Digitaliz.] e, em seguida, prima OK.



Para utilizar a opção [Def. Digitaliz.], é necessário ter ligado ao equipamento um computador com o software ControlCenter4 (Windows®) ou Brother iPrint&Scan (Mac) instalado.

- 8 Prima ▲ ou ▼ para selecionar a definição [Def. no disp.] e, em seguida, prima OK.
- 9 Altere as definições de digitalização que pretende, como tipo de digitalização, resolução, tipo de ficheiro e tamanho do documento, se necessário. Quando terminar, prima OK.

- 10 Prima **Iniciar Mono** ou **Cor Iniciar**.


## Imprimir fotografias diretamente a partir de multimédia

### Pré-visualizar e imprimir fotografias a partir de multimédia

**Modelos Relacionados:**  
DCP-J572DW

Pré-visualize as fotografias no LCD antes de as imprimir.

- 1 Abra a tampa da ranhura do suporte de dados.



- 2 Coloque o cartão de memória na ranhura para cartões.
- 3 Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Impressão JPEG]. Prima OK.
- 4 Prima ▲ ou ▼ para selecionar [Selecionar Ficheiros]. Prima OK.



Para imprimir todas as fotografias, prima ▲ ou ▼ e selecione [Imp. td]; em seguida, prima OK.

- 5 Prima ◀ ou ▶ para visualizar a fotografia que pretende imprimir.

- 6 Prima + ou - no painel de controlo repetidamente para introduzir o número de cópias pretendido.

- 7 Repita os dois últimos passos até ter selecionado todas as fotografias que pretende imprimir.



Prima **Eliminar/Atrás** para voltar ao nível anterior.

- 8 Prima OK.

- 9 Para alterar as definições de impressão, prima ▲ ou ▼, selecione a definição que pretende alterar e, em seguida, prima OK. Prima ▲ ou ▼ para selecionar a opção pretendida e prima OK.

- 10 Prima **Cor Iniciar**.

## Descrição geral das definições de impressão

**Modelos Relacionados:**  
DCP-J572DW

As definições de impressão que alterar são temporárias para a impressão atual. O equipamento regressa às configurações predefinidas após a impressão estar concluída.



Pode guardar as configurações de impressão que utiliza mais frequentemente, especificando-as como predefinições.

Informações mais detalhadas ►► *Guia On-line do Utilizador*

## Antes de enviar faxes

### Interferência na linha telefônica/VoIP

**Modelos Relacionados:**  
MFC-J491DW/MFC-J497DW

Se tiver problemas de envio ou recepção de um fax devido a possíveis interferências na linha telefônica ou se estiver a utilizar um sistema VoIP, recomendamos que altere a velocidade do modem para minimizar os erros nas operações de fax.

#### 1 Prima **Config.**

#### 2 Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:

- Escolha [Conf.inicial]. Prima **OK**.
- Selecione [Compatível]. Prima **OK**.
- Selecione [Normal] ou [Básico (p/ VoIP)]. Prima **OK**.

- [Básico (p/ VoIP)] reduz a velocidade do modem para 9600 bps e desativa a recepção de faxes a cores e o modo de correção de erros (ECM), exceto para o envio de faxes a cores. A menos que a interferência seja um problema recorrente na sua linha telefônica, será preferível utilizar apenas quando necessário.

Para melhorar a compatibilidade com a maioria dos serviços VoIP, a Brother recomenda mudar a configuração de compatibilidade para [Básico (p/ VoIP)].

- [Normal] configura a velocidade do modem para 14.400 bps.

#### 3 Prima **Parar**.



- VoIP (Voice over IP) é um tipo de sistema telefônico que utiliza uma ligação à Internet, em vez de uma linha telefônica tradicional.


## Enviar um fax

**Modelos Relacionados:**  
MFC-J491DW/MFC-J497DW

#### 1 Coloque o documento no ADF ou no vidro do digitalizador.

#### 2 Prima (**FAX**).

O LCD apresenta:



#### 3 Introduza o número de fax de uma das seguintes formas:

- Teclado de marcação (introduza manualmente o número de fax).  
Prima todos os dígitos do número usando o teclado de marcação.
- Remarcar (Volte a marcar o último número que marcou.)

Prima **Remarcar/Pausa**.

- Chamada efetuada (Selecione um número no histórico de chamadas efetuadas.)

Prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:

- Selecione [Hist. cham.]. Prima **OK**.



- b. Selecione [Números marcados]. Prima **OK**.
  - c. Selecione o número pretendido e prima **OK**.
  - d. Prima ► para seleccionar [Aplicar].
- Identificação de chamadas (Selecione um número no histórico de identificação de chamadas.)  
Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
    - a. Selecione [Hist. cham.]. Prima **OK**.
    - b. Selecione [Hist. ID chamador]. Prima **OK**.
    - c. Selecione o número pretendido e prima **OK**.
    - d. Prima ► para seleccionar [Aplicar].
  - [Livro Ender.] (Selecione um número do livro de endereços.)  
Prima ▲ ou ▼ para seleccionar o seguinte:
    - a. Selecione [Livro Ender.]. Prima **OK**.
    - b. Selecione [Procurar]. Prima **OK**.
    - c. Efetue uma das seguintes ações:
      - Introduza o número de marcação rápida de dois dígitos com o teclado de marcação.
      - Selecione um número da lista das seguintes formas:
        - i. Selecione [Ordem alfabética] ou [Ordem numérica]. Prima **OK**.
        - ii. Selecione o número pretendido. Prima **OK**.
        - iii. Prima ► para seleccionar [Aplicar].

**4** Para alterar as definições de fax, prima ▲ ou ▼ para seleccionar a definição que

pretende alterar e, em seguida, prima **OK**.

**5** Quando terminar, prima **Iniciar Mono** ou **Cor Iniciar**.

**6** Execute uma das seguintes ações:

- Se estiver a utilizar o ADF, o equipamento inicia a digitalização e envia depois o documento.
- Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador e premir **Iniciar Mono**, o equipamento começa a digitalizar a primeira página.  
Avance para o passo seguinte.
- Se estiver a utilizar o vidro do digitalizador e premir **Cor Iniciar**, o LCD pergunta-lhe se pretende enviar um fax a cores.  
Prima ► para confirmar. O equipamento começa a marcar e a enviar o documento.

**7** Quando o LCD apresentar [Página seguinte?], efetue um dos seguintes procedimentos:


- Prima ► para digitalizar outra página. Coloque a página seguinte no vidro do digitalizador e prima ►. O equipamento começa a digitalizar a página.  
Repita este passo para cada página adicional.
- Prima ◀ para enviar o fax quando terminar de digitalizar as páginas. O equipamento começa a enviar o documento.

# Selecionar o modo de recepção correto

**Modelos Relacionados:**  
MFC-J491DW/MFC-J497DW

Deve selecionar o Modo de Recepção consoante os dispositivos externos e serviços telefónicos que tiver na sua linha.

Por predefinição, o equipamento recebe automaticamente todos os faxes que lhe são enviados. O diagrama que se segue ajuda a selecionar o modo correto.



**1** Prima **Config..**

**2** Prima **▲** ou **▼** para selecionar o seguinte:

- Escolha [Fax]. Prima **OK**.
- Selecione [Conf. recepção]. Prima **OK**.
- Selecione [Modo Recepção]. Prima **OK**.

**3** Prima **▲** ou **▼** para selecionar a opção [Somente fax], [Fax/Tel], [TAD externo] ou [Manual] e prima **OK**.

**4** Prima **Parar**.

## Ver a qualidade de impressão

Se as impressões tiverem cores e texto esbatidos ou matizados ou se faltar texto, alguns dos bocais da cabeça de impressão podem estar obstruídos. Imprima a folha de verificação da qualidade de impressão e examine o padrão de verificação dos bocais.

### 1 Prima **Config..**

### 2 Prima **▲** ou **▼** para seleccionar o seguinte:

- Selecione `[Config.geral]`. Prima **OK**.
- Selecione `[Manutenção]`. Prima **OK**.
- Selecione `[Melhorar qldd impr]`. Prima **OK**.
- Selecione `[Melhorar qldd impr]` novamente. Prima **OK**.

### 3 Prima **►**.

O equipamento imprime a folha de verificação da qualidade de impressão.

### 4 Verifique a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.


### 5 O LCD pergunta sobre a qualidade de impressão. Efetue uma das seguintes ação:

- Se todas as linhas estiverem nítidas e visíveis, prima **◀** para seleccionar `[Não]`.


A verificação da qualidade de impressão termina.

- Se faltarem linhas (ver **Má**, abaixo), prima **►** para seleccionar `[Sim]`.

**OK**



**Má**



- ### 6
- O LCD pede-lhe que verifique a qualidade de impressão de cada cor. Prima **◀** ou **►** para seleccionar o padrão (1–4) que mais se aproxima do resultado de impressão e, em seguida, prima **OK**.

### 7 Efetue uma das seguintes ação:

- Se for necessário limpar a cabeça de impressão, prima **►** para iniciar o procedimento de limpeza.
- Se não for necessário limpar a cabeça de impressão, o ecrã Tinta ou Manutenção volta a aparecer no LCD.

### 8 Quando o procedimento de limpeza termina, o LCD pergunta se pretende voltar a verificar a qualidade de impressão.

Prima **►** `[Sim]` para iniciar a verificação da qualidade de impressão.

### 9 Prima **►** novamente.

O equipamento volta a imprimir a folha de verificação da qualidade de impressão. Verifique novamente a qualidade dos quatro blocos de cor na folha.

Se limpar a cabeça de impressão e a impressão não melhorar, experimente instalar um novo cartucho de tinta genuíno da marca Brother para cada cor problemática. Experimente voltar a limpar a cabeça de impressão. Se a impressão não tiver melhorado, contacte o serviço de apoio ao

cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.

## IMPORTANTE

NÃO toque na cabeça de impressão. Se tocar na cabeça de impressão, pode causar danos permanentes e anular a garantia da mesma.



Quando um bocal da cabeça de impressão está obstruído, a amostra impressa tem esta aparência.



Depois de limpar o bocal da cabeça de impressão, as linhas horizontais desaparecem.



Informações mais detalhadas >> *Guia On-line do Utilizador. Se ocorrerem problemas no equipamento*

## Verificar o alinhamento da impressão do equipamento Brother

Se o texto impresso perder nitidez e as imagens ficarem desvanecidas após transportar o equipamento, poderá ser necessário ajustar o alinhamento da impressão.

**1** Prima **Config.**

**2** Prima **▲** ou **▼** para selecionar o seguinte:


- Selecione [Config. geral]. Prima **OK**.
- Selecione [Manutenção]. Prima **OK**.
- Selecione [Melhorar qddd impr]. Prima **OK**.
- Selecione [Alinhamento]. Prima **OK**.

**3** Prima **►**.

**4** Prima **►** novamente.

O equipamento começa a imprimir a folha de verificação do alinhamento.

(A)




**5** Para o padrão (A), prima **◀** ou **►** para selecionar o número do teste de impressão que tem a menor quantidade de faixas verticais visíveis (1-9) e, em seguida, prima **OK**.

No exemplo acima, a fila número 6 é a escolha mais adequada.

Repita este passo para os restantes padrões.



Quando o alinhamento da impressão não está ajustado corretamente, o texto fica impreciso, com este aspeto:



Depois de se ajustar corretamente o alinhamento da impressão, o texto fica com este aspeto.



## 6 Prima **Parar**.

Utilize esta secção para resolver problemas que podem ocorrer quando utiliza o equipamento Brother.



## Identificação de problemas

Mesmo que o equipamento pareça ter um problema, a maioria dos problemas pode ser corrigida por si.

Comece por verificar o seguinte:

- O cabo de alimentação do equipamento está ligado corretamente e o equipamento está ligado.
- Todas as peças de proteção laranja do equipamento foram removidas.
- Os cartuchos de tinta estão instalados corretamente.
- A tampa do digitalizador e a tampa de desencravamento de papel estão bem fechadas.
- O papel está corretamente colocado na gaveta de papel.
- Os cabos de interface estão ligados com firmeza no equipamento e no computador ou a ligação sem fios está bem configurada tanto no equipamento como no computador.
- (Para modelos com ligação em rede) O ponto de acesso (para ligação sem fios), o router ou o hub está ligado e o respetivo botão de ligação está intermitente.

Para encontrar o erro e a solução, observe o LCD ou o estado do equipamento no **Status Monitor** através do seu computador.

Utilizar o LCD	Utilizar o Status Monitor
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Siga as mensagens apresentadas no LCD.</li> <li>2. Consulte as instruções na tabela Mensagens de erro e de manutenção que se segue.</li> <li>3. Se não conseguir resolver o erro, consulte o <i>Guia On-line do Utilizador: Mensagens de erro e de manutenção</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Clique duas vezes no ícone  do tabuleiro de tarefas.</li> <li>• Cada cor do ícone indica o estado do equipamento.</li> <li>• Clique no botão <b>Solução de problemas</b> para aceder ao site de resolução de problemas da Brother.</li> </ul> 

# Mensagens de erro e de manutenção

As mensagens de erro e de manutenção mais comuns são descritas na tabela. Para obter informações mais detalhadas, consulte o *Guia On-line do Utilizador*.

O próprio utilizador pode corrigir a maioria dos erros e efetuar a manutenção de rotina. Se necessitar de mais sugestões, aceda à página **Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas** relativa ao seu modelo no Brother Solutions Center em [support.brother.com](http://support.brother.com).

Mensagem de erro	Ação
Absorv. Quase Cheio	<p>A caixa de absorção de tinta tem de ser substituída brevemente. Contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A caixa de absorção de tinta absorve a pequena quantidade de tinta acumulada durante a limpeza da cabeça de impressão.</li> </ul>
Absorv. tinta cheio	<p>A caixa de absorção de tinta tem de ser substituída. Contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da Brother ou o Centro de Assistência Brother Autorizado da sua área para que lhe reparem o equipamento.</p>
Baixa temperatura	<p>Após aquecer a sala, permita que o equipamento aqueça até à temperatura ambiente. Tente novamente quando o equipamento tiver aquecido.</p>
Cartucho Errado	<p>O número do modelo do cartucho de tinta não é compatível com o equipamento.</p> <p>Verifique se o número do modelo do cartucho funciona com o seu equipamento.</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Especificações dos consumíveis</i> no fim desta secção.</p>
Cor Tinta Incorreta	<p>Verifique quais os cartuchos de tinta que não estão colocados na posição correspondente à respetiva cor e desloque-os para as posições corretas.</p>
Definições da bandeja	<p>Esta mensagem é apresentada quando a definição de confirmação do tipo e do tamanho do papel está ativada.</p> <p>Para que esta mensagem de confirmação não apareça, altere a definição para Desligado.</p> <p>Informações mais detalhadas ➤➤ <i>Guia On-line do Utilizador. Alterar a definição de verificação do tamanho do papel</i></p>
Desligado	<p>Tente enviar ou receber novamente.</p> <p>Se as chamadas forem interrompidas repetidamente e estiver a utilizar um sistema VoIP (Voz sobre IP), experimente mudar a Compatibilidade para Básica (para VoIP).</p> <p>➤➤ <i>Informações relacionadas: Interferência na linha telefónica/VoIP</i> no fim desta secção.</p>



Mensagem de erro	Ação
Enchr. A Int/ Frente Repetição Enchrav. A	<p>Retire o papel encravado.</p> <p>Informações mais detalhadas &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Enchravamento da impressora ou do papel</i></p>
	<p>Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correto do papel.</p> <p>Não coloque mais do que uma folha de papel de cada vez na ranhura de alimentação manual. Aguarde que o LCD lhe peça para colocar outra folha de papel antes de inserir a folha de papel seguinte na ranhura de alimentação manual.</p>
Enchrav. B Frente Rep.Enchr. B Frente	<p>Retire o papel encravado.</p> <p>Informações mais detalhadas &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Enchravamento da impressora ou do papel</i></p>
	<p>Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correto do papel.</p>
Enchrav. C Traseira	<p>Retire o papel encravado.</p> <p>Informações mais detalhadas &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Enchravamento da impressora ou do papel</i></p>
	<p>Certifique-se de que as guias do papel estão ajustadas ao tamanho correto do papel.</p>
	<p>Limpe os rolos de recolha de papel.</p> <p>Informações mais detalhadas &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Limpar os rolos de recolha de papel</i></p>
Gaveta não detetada	<p>Lentamente, introduza na totalidade a gaveta do papel no equipamento.</p>
	<p>O papel ou um objeto estranho impediu a introdução correta da gaveta do papel.</p> <p>Puxe a gaveta do papel para fora do equipamento e retire o papel encravado ou o objeto estranho. Se não conseguir encontrar ou retirar o papel encravado &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Enchravamento da impressora ou do papel</i></p>
Memória Cheia	<p>Se estiver em curso uma operação de cópia ou de envio de fax:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prima <b>Parar</b> e aguarde que as outras operações que estão em curso terminem e, em seguida, tente novamente.</li> <li>• Prima ► para seleccionar Impr. Parcial e copiar as páginas digitalizadas até esse momento.</li> <li>• Imprima os faxes guardados na memória.</li> </ul> <p>Informações mais detalhadas &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Imprimir um fax que esteja guardado na memória do equipamento</i></p>

Mensagem de erro	Ação
Não detetado	<p>Retire o cartucho de tinta usado e instale um novo.</p> <p>Substitua o cartucho por um cartucho de tinta original da Brother. Se a mensagem de erro persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.</p> <p>Retire o novo cartucho de tinta e reinstale-o de forma lenta e firme até o fixar no local.</p> <p>Informações mais detalhadas ►► <i>Guia On-line do Utilizador: Substituir os cartuchos de tinta</i></p> <p>Rode lentamente o cartucho de tinta, voltando a porta de alimentação de tinta para baixo e reinstale o cartucho.</p> <p>Verifique os números de modelo dos cartuchos de tinta e instale os cartuchos de tinta corretos.</p> <p>►► <i>Informações relacionadas: Especificações dos consumíveis</i> no fim desta secção.</p>
<p>Não é Possível Limpar XX</p> <p>Não pode iniciar XX</p> <p>Não é Possível Impr XX</p>	<p>Um objeto estranho, como um clipe ou um pedaço de papel rasgado, entrou no equipamento.</p> <p>Abra a tampa do digitalizador e retire eventuais objetos estranhos e restos de papel do interior do equipamento.</p> <p>Se a mensagem de erro continuar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-J491DW/MFC-J497DW)</li> </ul> <p>Transfira os seus faxes para outro equipamento ou para o computador antes de desligar o equipamento, para que não perca qualquer mensagem importante. Em seguida, desligue o equipamento da corrente elétrica durante alguns minutos e volte a ligá-lo.</p> <p>Informações mais detalhadas ►► <i>Guia On-line do Utilizador: Transferir faxes ou o relatório do histórico de faxes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-J572DW)</li> </ul> <p>Desligue o equipamento da corrente elétrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo.</p>
Não é PossívelDigit XX	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (MFC-J491DW/MFC-J497DW)</li> </ul> <p>Transfira os seus faxes para outro equipamento ou para o computador antes de desligar o equipamento, para que não perca qualquer mensagem importante. Em seguida, desligue o equipamento da corrente elétrica durante alguns minutos e volte a ligá-lo.</p> <p>Informações mais detalhadas ►► <i>Guia On-line do Utilizador: Transferir faxes ou o relatório do histórico de faxes</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (DCP-J572DW)</li> </ul> <p>Desligue o equipamento da corrente elétrica durante alguns minutos e, em seguida, volte a ligá-lo.</p>

Mensagem de erro	Ação
Não registada	Tentou aceder a um número de marcação rápida que não foi guardado no equipamento. Configure o número de marcação rápida.
Pouca tinta	Um ou mais cartuchos de tinta estão quase a acabar. Encomende um novo cartucho. Pode continuar a imprimir até o LCD apresentar <i>Substituir Tinta</i> . Informações mais detalhadas ►► <i>Guia On-line do Utilizador: Substituir os cartuchos de tinta</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pode continuar a digitalizar mesmo que haja pouca tinta ou que esta precise de ser substituída.</li> </ul>
Restam dados	Prima <b>Parar</b> . O equipamento cancela a tarefa e apaga-a da memória. Tente imprimir novamente.
Sem Cartucho Tinta	Retire o novo cartucho de tinta e reinstale-o de forma lenta e firme até o fixar no local. Informações mais detalhadas ►► <i>Guia On-line do Utilizador: Substituir os cartuchos de tinta</i>
Sem ID chamada	Não há histórico de chamadas recebidas. Não recebeu chamadas ou não subscreveu o serviço de identificação de chamada da sua companhia de telefones. Para utilizar a função de identificação de chamada, contacte a sua companhia de telefones. Informações mais detalhadas ►► <i>Guia On-line do Utilizador: Identificação de Chamada</i>
Sem memória de fax	Imprima os faxes guardados na memória. Informações mais detalhadas ►► <i>Guia On-line do Utilizador: Imprimir um fax que esteja guardado na memória do equipamento</i>
Só Impressão P&B Substituir Tinta	Um ou mais cartuchos de tinta de cor acabaram. Substitua os cartuchos de tinta. Informações mais detalhadas ►► <i>Guia On-line do Utilizador: Substituir os cartuchos de tinta</i> O equipamento interrompe todas as operações de impressão, pelo que, nos casos a seguir indicados, só poderá utilizá-lo quando instalar um novo cartucho de tinta: <ul style="list-style-type: none"> <li>Se desligar o equipamento ou retirar o cartucho de tinta.</li> <li>Se seleccionar a opção <b>Papel Secante lento</b> no equipamento ou no controlador da impressora.</li> </ul>

Mensagem de erro	Ação
Substituir Tinta	<p>Um ou mais cartuchos de tinta acabaram.</p> <p>Substitua os cartuchos de tinta.</p> <p>Informações mais detalhadas &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Substituir os cartuchos de tinta</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pode continuar a digitalizar mesmo que haja pouca tinta ou que esta precise de ser substituída.</li> </ul>
Suporte Cheio	<p>O equipamento só consegue guardar dados no cartão de memória se este contiver menos de 999 ficheiros. Elimine ficheiros não utilizados e tente novamente.</p>
	<p>Elimine ficheiros não utilizados do cartão de memória para libertar algum espaço e tente novamente.</p>
Tam. Papel Errado	<p>1. Verifique se o tamanho do papel que selecionou no visor do equipamento corresponde ao tamanho do papel que se encontra na gaveta.</p> <p>Informações mais detalhadas &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Alterar o tamanho e o tipo do papel</i></p>
	<p>2. Certifique-se de que colocou o papel com a orientação vertical, ajustando as guias do papel aos indicadores do tamanho do papel utilizado.</p> <p>Informações mais detalhadas &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Colocar papel</i></p>
	<p>3. Depois de ter verificado o tamanho e a posição do papel, siga as instruções no LCD.</p>
Temperat Elevada	<p>Se imprimir a partir do computador, certifique-se de que o tamanho do papel que selecionou no controlador da impressora corresponde ao tamanho do papel colocado na gaveta.</p> <p>Informações mais detalhadas &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Definições de impressão (Windows®) ou Opções de impressão (Mac)</i></p>
Tinta não detectada	<p>Depois de arrefecer a divisão, deixe o equipamento arrefecer até à temperatura ambiente. Tente novamente quando o equipamento tiver arrefecido.</p>
Verif Papel de novo	<p>Substitua o cartucho por um cartucho de tinta original da Brother. Se a mensagem de erro persistir, contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o revendedor Brother da sua área.</p>
	<p>Limpe os rolos de recolha de papel.</p> <p>Informações mais detalhadas &gt;&gt; <i>Guia On-line do Utilizador: Limpar os rolos de recolha de papel</i></p> <p>A gaveta do papel fotográfico está na posição errada.</p> <p>Volte a colocar a gaveta do papel fotográfico na posição de impressão normal quando utilizar folhas de papel.</p>

Mensagem de erro	Ação
Verif. Papel	<p>Efetue uma das seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Coloque papel na gaveta do papel e, em seguida, prima ►.</li> <li>• Retire e volte a colocar o papel e, em seguida, prima ►.</li> </ul> <p>O papel não foi introduzido na posição central da ranhura de alimentação manual.</p> <p>Retire o papel, volte a introduzi-lo no centro da ranhura de alimentação manual e siga as instruções no LCD.</p> <p>Informações mais detalhadas ►► <i>Guia On-line do Utilizador: Colocar papel na ranhura de alimentação manual</i></p> <p>A tampa de desencravamento de papel não está corretamente fechada.</p>
Verifique Docum.	<p>O documento não foi introduzido ou alimentado corretamente, ou o documento digitalizado pelo ADF era muito comprido.</p> <p>Informações mais detalhadas ►► <i>Guia On-line do Utilizador: Encravamentos de documentos</i></p>

## Informações relacionadas


- Interferência na linha telefónica/VoIP ►► página 15
- Especificações dos consumíveis ►► página 31

## Introduzir texto no equipamento Brother

- Os caracteres que estão disponíveis podem diferir em função do país.

### DCP-J572DW

Poderá precisar de introduzir texto no equipamento, por exemplo, quando configurar a hora e a data.



- Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar o número, a letra ou o carácter especial que pretende e prima **OK**. Repita este procedimento para cada carácter até o número ou nome estar completo e, em seguida, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar **OK** e prima **OK**.
- Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar **A 1 @** e, em seguida, prima **OK** para percorrer letras, números e caracteres especiais.
- Prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para selecionar **↵aA** e, em seguida, prima **OK** para percorrer minúsculas e maiúsculas.

#### Inserir espaços

- Para introduzir um espaço, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ e seleccione **>**; em seguida, prima **OK**.

#### Efetuar correções



- Se introduziu um número ou uma letra incorretos e quiser alterá-los, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para seleccionar **<** ou **>**. Prima **OK** várias vezes para colocar o cursor por baixo do carácter incorreto. Em seguida, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para seleccionar **✕** e prima **OK**. Reintroduza o carácter correto.

## MFC-J491DW/MFC-J497DW


Quando estiver a configurar determinadas seleções do menu, tais como ID do aparelho, poderá precisar de introduzir texto no equipamento. A maioria dos botões do teclado de marcação tem três ou quatro letras impressas. Os botões **0**, **#** e **\*** não têm letras impressas por serem utilizados para caracteres especiais.

Prima o botão adequado do teclado de marcação o número de vezes apresentado neste quadro de referência para aceder ao carácter pretendido.




Premir o botão	Uma vez	Duas vezes	Três vezes	Quatro vezes	Cinco vezes	Seis vezes	Sete vezes	Oito vezes	Nove vezes
<b>2</b>	A	B	C	a	b	c	2	A	B
<b>3</b>	D	E	F	d	e	f	3	D	E
<b>4</b>	G	H	I	g	h	i	4	G	H
<b>5</b>	J	K	L	j	k	l	5	J	K
<b>6</b>	M	N	O	m	n	o	6	M	N
<b>7</b>	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
<b>8</b>	T	U	V	t	u	v	8	T	U
<b>9</b>	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9

- Para deslocar o cursor para a direita ou para a esquerda, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para seleccionar  ou  e, em seguida, prima **OK**.

### Inserir espaços

- Para introduzir um espaço, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ e seleccione ; em seguida, prima **OK**.

### Efetuar correções

- Se introduziu um número ou uma letra incorretos e quiser alterá-los, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para seleccionar  ou . Prima **OK** várias vezes para colocar o cursor por baixo do carácter incorreto. Em seguida, prima ▲, ▼, ◀ ou ▶ para seleccionar  e prima **OK**. Reintroduza o carácter correto.

### Carateres especiais e símbolos

Prima **\***, **#** ou **0** repetidamente até ver o carácter especial ou o símbolo pretendido.

Prima <b>*</b>	(espaço) ! " # \$ % & ' ( ) * + , - . / €
Prima <b>#</b>	: ; < = > ? @ [ ] ^ _
Prima <b>0</b>	Á À Ã Ç É Ê Ë Ì Í Ó Ò Õ Ú Û 0

# Informações sobre o cumprimento do Regulamento (UE) n.º 801/2013 da Comissão

Modelos	Consumo de energia Espera com rede <sup>1</sup>
DCP-J572DW	Aprox. 1,0 W
MFC-J491DW	Aprox. 1,3 W
MFC-J497DW	Aprox. 1,3 W

<sup>1</sup> Todas as portas de rede ativadas e ligadas

## Como ativar/desativar uma rede local sem fios

- Para ligar ou desligar a ligação de rede sem fios, prima **Config.** e, em seguida, prima ▲ ou ▼ para selecionar o seguinte:
  1. Escolha [Rede]. Prima **OK**.
  2. Escolha [WLAN Activa]. Prima **OK**.
  3. Selecione [Ligar] ou [Desligar]. Prima **OK**.

## Especificações dos consumíveis

<b>Tinta</b>	O equipamento utiliza os cartuchos de tinta individuais Preto, Amarelo, Ciano e Magenta, que estão separados dos elementos da cabeça de impressão.
<b>Duração do cartucho de tinta</b>	A primeira vez que instala um conjunto de cartuchos de tinta, o equipamento utiliza uma quantidade de tinta para encher os tubos de ejeção para impressões de elevada qualidade. Este processo acontece apenas uma vez. Após a conclusão deste processo, a capacidade em termos de páginas dos cartuchos fornecidos com o equipamento é aproximadamente igual à capacidade dos cartuchos padrão.
<b>Consumíveis de substituição</b>	<Preto padrão> LC3211BK <Amarelo padrão> LC3211Y <Ciano padrão> LC3211C <Magenta padrão> LC3211M Preto, Amarelo, Ciano e Magenta - Cerca de 200 páginas <sup>1</sup>
	<Preto de grande capacidade> LC3213BK <Amarelo de grande capacidade> LC3213Y <Ciano de grande capacidade> LC3213C <Magenta de grande capacidade> LC3213M Preto, Amarelo, Ciano e Magenta - Cerca de 400 páginas <sup>1</sup>
	Para mais informações sobre os consumíveis de substituição, visite-nos em <a href="http://www.brother.com/pageyield">www.brother.com/pageyield</a>



**O que é a Innobella?**




Innobella é uma gama de consumíveis originais disponibilizada pela Brother. O nome "Innobella" deriva das palavras "Inovação" e "Bela" e simboliza uma tecnologia "inovadora" que proporciona resultados de impressão "belos" e "duradouros".

Quando imprimir fotografias, a Brother recomenda o papel fotográfico brilhante Innobella (série BP71) para uma elevada qualidade. Com o papel e a tinta Innobella é mais fácil obter impressões brilhantes.

<sup>1</sup> A capacidade aproximada dos cartuchos é declarada em conformidade com a ISO/IEC 24711



Se utilizar o Windows®, clique duas vezes no ícone **Brother Creative Center**  no ambiente de trabalho para aceder ao nosso sítio Web **GRATUITO**, concebido para ajudar a criar e imprimir facilmente materiais personalizados para utilização profissional e doméstica com fotografias, texto e criatividade.

Os utilizadores de Mac podem aceder ao Brother CreativeCenter através do seguinte endereço: [www.brother.com/creativecenter](http://www.brother.com/creativecenter)



**Visite-nos na World Wide Web**  
**[www.brother.com](http://www.brother.com)**

Impresso em papel 100% reciclado  
(excepto a capa)



D0104R001-00  
POR  
Versão 0