

Informações de segurança importantes

Interfaces de rede e serviços habilitados de fábrica

Interfaces de rede

- Ethernet: A comunicação de rede começa quando um cabo é conectado.

Serviços de rede

Serviço	Protocolo	Descrição
Servidor Web	HTTPS	O servidor web é usado para visualizar e alterar as informações e configurações da máquina através do Gerenciamento via Web e das ferramentas de gestão da Brother. Ele também suporta impressão, digitalização e envio de faxes usando AirPrint, Mopria™ e Serviços Web.
SNMP	SNMP v1/v2c	O SNMP é usado para visualizar e alterar as informações da máquina por meio das ferramentas de gerenciamento da Brother. Nas configurações padrão de fábrica, somente a visualização está habilitada.
LPD	LPD	O LPD é usado principalmente para impressão. Ele também suporta a função de envio de PC-FAX através dos aplicativos da Brother.
Porta 9100 (porta bruta)	Port 9100	A porta 9100 é usada principalmente para impressão. Ela também suporta a visualização e alteração das informações da máquina por meio das ferramentas de gerenciamento da Brother. Nas configurações padrão de fábrica, somente a visualização está habilitada.
Varredura de rede	(Brother-original)	Varredura de rede é usada para digitalização através das aplicações da Brother.
Receb. PC-Fax	(Brother-original)	Receb. PC-Fax é usado para a função de recebimento de fax no PC através das aplicações da Brother.

- Os serviços acima podem ser desativados por padrão em alguns modelos.
- Você pode desativar esses serviços na barra de navegação à esquerda da página de Gerenciamento via Web, selecionando **Rede > Rede > Protocolo**. Se o seu modelo tiver a guia **Rede** na parte superior da tela, clique nessa guia e selecione a opção **Protocolo**.

Segurança do produto e dos dados

Instalação do produto

Usuários não autorizados podem acessar fisicamente ou manipular remotamente o produto por meio da rede. Certifique-se de instalar o produto em um local seguro.

Precauções de conexão de rede

Para garantir o uso seguro do produto, altere a senha padrão imediatamente após a compra. Ao tentar modificar as configurações de conexão de rede através do Gerenciamento via Web, uma mensagem de aviso será exibida se a alteração representar risco de segurança. Antes de habilitar tais configurações, certifique-se de que sua rede está protegida contra escutas ou manipulações não autorizadas.

Atualizações de firmware

Para maior segurança e funcionalidade, recomendamos que você sempre atualize seu produto para o firmware mais recente. Se você não atualizar o firmware, podem existir riscos de segurança ou algumas funções podem ser restritas. Observe que não podemos nos responsabilizar por acidentes ou problemas causados pela falta de atualização do firmware.

Armazenamento seguro em mídias removíveis

Se uma Unidade flash USB for selecionada como destino para impressão segura, os dados de impressão serão criptografados antes de serem salvos. No entanto, ao usar a função de digitalização para salvar dados em uma Unidade flash USB ou cartão de memória, os dados digitalizados serão salvos sem criptografia. Se seu modelo suportar, recomendamos salvar os dados digitalizados como arquivos PDF protegidos por senha para maior segurança.

Informações pessoais

As informações pessoais armazenadas no produto podem variar dependendo do produto - por exemplo, podem incluir dados de impressão, dados de digitalização, dados de fax, números de telefone, endereços de e-mail e números de cartão NFC. Alterar as configurações do produto pode aumentar o risco de acesso não autorizado às informações pessoais. Certifique-se de revisar o conteúdo e o impacto das configurações antes de fazer qualquer alteração

Precauções ao descartar o produto

Ao descartar o produto ou transferi-lo para terceiros, os dados remanescentes podem representar risco de uso não autorizado. Para garantir a segurança, recomendamos apagar todos os dados internos previamente. Você pode realizar a inicialização selecionando a opção de redefinição no menu de configurações do produto para restaurá-lo às configurações padrão de fábrica.

Uso de Telnet e TFTP

Este produto suporta acesso a informações de administrador via Telnet e TFTP, mas esses protocolos não garantem comunicações de rede seguras e são desativados por padrão. Certifique-se de que seu ambiente de rede esteja protegido contra acesso não autorizado antes de ativar esses protocolos.

Sobre as funções Bloqueio Config. e Bloqueio da Função de Segurança

As funções Bloqueio Config. e Bloqueio da Função de Segurança estão desativadas por padrão quando você compra o produto. Para obter instruções sobre como ativá-las, consulte o Manual do Usuário Online.

Outras informações

Importante

As funções disponíveis dependem do seu modelo. Para mais informações, consulte o Manual do Usuário Online do seu modelo.

Marcas comerciais

Apple, App Store, AirPrint, o logotipo AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Mopria™ e o logotipo Mopria™ Logo são marcas comerciais registradas e/ou não registradas e marcas de serviço da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos e em outros países. O uso não autorizado é estritamente proibido.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que aparecem em produtos Brother, em documentos relacionados e em outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.