

## Belangrijke beveiligingsinformatie

### Netwerkinterfaces en -diensten die standaard zijn ingeschakeld

#### Netwerkinterfaces

- Ethernet: Netwerkcommunicatie begint wanneer een kabel is aangesloten.

#### Netwerkdiensten

Dienst	Protocol	Beschrijving
Web Server	HTTPS	De webserver wordt gebruikt voor het bekijken en wijzigen van de informatie en instellingen van het apparaat via Beheer via een webbrowser en de beheertools van Brother. Daarnaast ondersteunt het afdrukken, scannen en faxen via AirPrint, Mopria™ en webservices.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP wordt gebruikt voor het bekijken en wijzigen van machine-informatie via het beheerhulpmiddel van Brother. In de fabrieksinstellingen is alleen bekijken ingeschakeld.
LPD	LPD	LPD wordt voornamelijk gebruikt voor afdrukken. Het ondersteunt ook de PC-FAX-verzendfunctie via de applicaties van Brother.
Poort 9100 (Raw Port))	Port 9100	Poort 9100 wordt voornamelijk gebruikt voor afdrukken. Het ondersteunt ook het bekijken en wijzigen van machine-informatie via de beheerhulpmiddelen van Brother. In de fabrieksinstellingen is alleen bekijken ingeschakeld.
Netwerk scannen	(Brother-origineel)	Netwerk scannen wordt gebruikt voor scannen via Brother's applicaties.
PC-fax ontvangen	(Brother-origineel)	PC-fax ontvangen wordt gebruikt voor de PC-fax ontvangfunctie via de applicaties van Brother.

- De bovenstaande services zijn mogelijk standaard uitgeschakeld op sommige modellen.
- U kunt deze diensten uitschakelen in de linker navigatiebalk op de pagina Web Based Management door **Netwerk** > **Netwerk** > **Protocol** te selecteren. Als uw model het tabblad **Netwerk** bovenaan het scherm heeft, klikt u op dit tabblad en selecteert u de optie **Protocol**.

### Product- en gegevensbeveiliging

#### Productinstallatie

Onbevoegde gebruikers kunnen fysiek toegang krijgen tot het product of het op afstand via het netwerk manipuleren. Zorg ervoor dat u het product op een veilige locatie installeert.

## **Vorzorgsmaatregelen voor netwerkverbinding**

Om veilig gebruik van het product te waarborgen, dient u direct na aankoop het standaardwachtwoord te wijzigen. Wanneer u via Beheer via een webbrowser probeert netwerkverbinding-instellingen te wijzigen, verschijnt er een waarschuwingsbericht als de wijziging een beveiligingsrisico kan vormen. Controleer voordat u dergelijke instellingen inschakelt of uw netwerk beschermd is tegen ongeautoriseerd afluisteren of manipulatie.

## **Firmware-updates**

Voor betere veiligheid en functionaliteit raden wij aan om uw product altijd te updaten naar de nieuwste firmware. Als u de firmware niet bijwerkt, kunnen er beveiligingsrisico's ontstaan of kunnen sommige functies beperkt zijn. Houd er rekening mee dat wij geen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor ongevallen of problemen veroorzaakt door het niet bijwerken van de firmware.

## **Veilige opslag op verwijderbare media**

Als een USB-flashstation is geselecteerd als bestemming voor beveiligd afdrukken, worden de afdrukgegevens versleuteld voordat ze worden opgeslagen. Wanneer u echter de scanfunctie gebruikt om gegevens op een USB-flashstation of een geheugenkaart op te slaan, worden de gescande gegevens zonder versleuteling opgeslagen. Als uw model dit ondersteunt, raden wij aan om gescande gegevens als met een wachtwoord beveiligde PDF-bestanden op te slaan voor extra veiligheid.

## **Persoonlijke informatie**

De persoonlijke informatie die in het product is opgeslagen, kan per product verschillen – bijvoorbeeld afdrukgegevens, scan- en faxgegevens, telefoonnummers, e-mailadressen en NFC-kaartnummers. Het wijzigen van de productinstellingen kan het risico op ongeautoriseerde toegang tot persoonlijke informatie vergroten. Controleer de inhoud en het effect van de instellingen voordat u wijzigingen aanbrengt.

## **Vorzorgsmaatregelen bij het weggooien van het product**

Bij het weggooien van het product of het overdragen aan een derde partij kunnen achtergebleven gegevens een risico vormen voor ongeautoriseerd gebruik. Om de veiligheid te waarborgen, raden wij aan om alle interne gegevens vooraf te wissen. U kunt een reset uitvoeren door de resetoptie in het instellingenmenu van het product te selecteren om het terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.

## **Gebruik van Telnet en TFTP**

Dit product ondersteunt toegang tot beheerdersinformatie via Telnet en TFTP, maar deze protocollen garanderen geen veilige netwerkcommunicatie en zijn standaard uitgeschakeld. Zorg ervoor dat uw netwerkomgeving is beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang voordat u deze protocollen inschakelt.

## **Over de functies Instelblokk. en Beveiligd functieslot**

De functies Instelblokk. en Beveiligd functieslot zijn standaard uitgeschakeld wanneer u het product koopt. Raadpleeg de Online Gebruikershandleiding voor instructies over het inschakelen.

## Overige Informatie

### Belangrijk

Beschikbare functies zijn afhankelijk van uw model. Raadpleeg de Online Gebruikershandleiding van uw model voor meer informatie.

### Handelsmerken

Apple, App Store, AirPrint, het AirPrint-logo, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch, en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de Verenigde Staten en andere landen wettig zijn gedeponeerd.

Mopria™ en het Mopria™-logo zijn al dan niet gedeponeerde handelsmerken en servicemerken van Mopria Alliance, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. Onbevoegd gebruik is ten strengste verboden.

**Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.**