

## Informações de Segurança Importantes

### Serviços e interfaces de rede habilitados por padrão de fábrica

#### Interfaces de rede

- Ethernet: A comunicação de rede começa quando um cabo é conectado.

#### Serviços de rede

Serviço	Protocolo	Descrição
Servidor Web	HTTPS	O servidor web é usado para visualizar e alterar as informações e configurações da máquina através da Gestão baseada na Web e das ferramentas de gestão da Brother. Também suporta impressão, digitalização e envio de faxes usando AirPrint, Mopria™ e Serviços Web.
SNMP	SNMP v1/v2c	O SNMP é usado para visualizar e alterar informações da máquina através da Ferramenta de Gestão da Brother. Nas configurações padrão de fábrica, apenas a visualização está habilitada.
LPD	LPD	O LPD é utilizado principalmente para impressão. Também suporta a função de envio de PC-FAX através das aplicações da Brother.
Porta 9100 (Porta Raw)	Port 9100	A porta 9100 é usada principalmente para impressão. Também suporta a visualização e alteração das informações da máquina através das ferramentas de gestão da Brother. Nas configurações padrão de fábrica, apenas a visualização está habilitada.
Digitalização em Rede	(Brother-original)	A Digitalização em Rede é usada para digitalizar através das aplicações da Brother.
Receção de Fax PC	(Brother-original)	A Receção de PC-Fax é usada para a função de Receção de PC-Fax através das aplicações da Brother.

- Os serviços acima podem estar desativados por padrão em alguns modelos.
- Pode desativar estes serviços na barra de navegação à esquerda da página de Gestão baseada na Web, selecionando **Rede > Rede > Protocolo**. Se o seu modelo tiver o separador **Rede** no topo do ecrã, clique nesse separador e selecione a opção **Protocolo**.

### Segurança de Produtos e Dados

#### Instalação do produto

Utilizadores não autorizados podem aceder fisicamente ao produto ou manipulá-lo remotamente através da rede. Certifique-se de que instala o produto num local seguro.

## **Precauções de ligação à rede**

Para garantir a utilização segura do produto, altere imediatamente a palavra-passe predefinida após a compra. Ao tentar modificar as definições de ligação à rede através da Gestão baseada na Web, será apresentada uma mensagem de aviso se a alteração puder representar um risco de segurança. Antes de ativar essas definições, certifique-se de que a sua rede está protegida contra escutas ou manipulações não autorizadas.

## **Atualizações de firmware**

Para maior segurança e funcionalidade, recomendamos que atualize sempre o seu produto para o firmware mais recente. Se não atualizar o firmware, podem existir riscos de segurança ou algumas funções podem ser limitadas. Por favor, note que não nos responsabilizamos por acidentes ou problemas causados pela não atualização do firmware.

## **Armazenamento seguro em suportes amovíveis**

Se for selecionada uma Pen USB como destino para impressão segura, os dados de impressão serão encriptados antes de serem guardados. No entanto, ao utilizar a função de digitalização para guardar dados numa Pen USB ou cartão de memória, os dados digitalizados serão guardados sem encriptação. Se o seu modelo suportar, recomendamos que guarde os dados digitalizados como ficheiros PDF protegidos por palavra-passe para maior segurança.

## **Informações pessoais**

A informação pessoal armazenada no produto pode variar consoante o produto – por exemplo, pode incluir dados de impressão, dados de digitalização, dados de fax, números de telefone, endereços de e-mail e números de cartões NFC. Alterar as definições do produto pode aumentar o risco de acesso não autorizado à informação pessoal. Certifique-se de rever o conteúdo e o impacto das definições antes de fazer alterações.

## **Precauções ao eliminar o produto**

Ao eliminar o produto ou transferi-lo para terceiros, os dados remanescentes podem representar um risco de utilização não autorizada. Para garantir a segurança, recomendamos apagar todos os dados internos previamente. Pode efetuar a inicialização selecionando a opção de reposição no menu de definições do produto para restaurá-lo às definições predefinidas de fábrica.

## **Utilização de Telnet e TFTP**

Este produto permite o acesso a informações de administrador via Telnet e TFTP, mas estes protocolos não garantem comunicações de rede seguras e estão desativados por defeito. Certifique-se de que o seu ambiente de rede está protegido contra acessos não autorizados antes de ativar estes protocolos.

## **Sobre as funções Bloquear def. e Bloqueio de função Seguro**

As funções Bloquear def. e Bloqueio de função seguro estão desativadas por padrão quando você compra o produto. Para obter instruções sobre como ativá-las, consulte o Guia On-line do Utilizador.

## Outras informações

### Importante

As funcionalidades disponíveis dependem do seu modelo. Para mais informações, consulte o Guia On-line do Utilizador do seu modelo.

### Marcas comerciais

Apple, App Store, AirPrint, o logótipo de AirPrint, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos da América e noutros países.

Mopria™ e o logótipo Mopria™ Logo são marcas comerciais registadas e/ou não registadas e marcas de serviços da Mopria Alliance, Inc. nos Estados Unidos da América e noutros países. É estritamente proibido utilizar sem autorização.

**Quaisquer denominações comerciais e nomes de produtos constantes em produtos da Brother, documentos afins e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas das respetivas empresas.**