

Fontos biztonsági tudnivalók

Gyári alapértelmezetten engedélyezett hálózati adapterek és szolgáltatások

Hálózati interfészek

-Ethernet: A hálózati kommunikáció a kábel csatlakoztatásakor kezdődik

Hálózati szolgáltatások

Szolgáltatás	Protokoll	Leírás
Webszerver	HTTPS	A webkiszolgálót a gép információinak és beállításainak megtekintésére és módosítására használják a Web alapú kezelés és a Brother kezelőeszközein keresztül. Továbbá támogatja a nyomtatást, szkennelést és faxolást az AirPrint, Mopria™ és Web Services használatával
SNMP	SNMP v1/v2c	Az SNMP a készülék információinak megtekintésére és módosítására szolgál a Brother kezelőeszköz segítségével. A gyári alapértelmezett beállításokban csak a megtekintés engedélyezett.
LPD	LPD	Az LPD elsősorban nyomtatásra szolgál. Támogatja a PC fax küldő funkciót is a Brother alkalmazásokon keresztül.
Port 9100 (Nyers port)	Port 9100	A 9100-as port elsősorban nyomtatásra szolgál. Támogatja továbbá a készülék információinak megtekintését és módosítását a Brother kezelőeszközein keresztül. A gyári alapértelmezett beállításokban csak a megtekintés engedélyezett.
Hálózati szkennelés	(Brother-eredeti)	A Hálózati szkennelés a Brother alkalmazásain keresztüli szkenneléshez használatos.
PC-FAX fogadása	(Brother-eredeti)	A "PC-Fax fogadása" funkció a Brother alkalmazásain keresztüli PC-Fax fogadáshoz használatos.

- A fenti szolgáltatások egyes modelleken alapértelmezés szerint le vannak tiltva.
- Ezeket a szolgáltatásokat a webes kezelőoldal bal oldali navigációs sávjában, a **Hálózat > Hálózat > Protokoll** kiválasztásával tilthatja le. Ha a modelljén a **Hálózat** fül a képernyő tetején található, kattintson erre a fülre, és válassza a **Protokoll** lehetőséget.

Termék- és adatbiztonság

Termék telepítése

A jogosulatlan felhasználók fizikailag hozzáférhetnek a termékhez, vagy távolról manipulálhatják a terméket a hálózaton keresztül. Győződjön meg arról, hogy a terméket biztonságos helyre telepítette.

Hálózati csatlakozás óvintézkedései

A termék biztonságos használata érdekében a vásárlás után azonnal módosítsa az alapértelmezett jelszót. Ha web alapú kezeléson keresztül próbálja módosítani a hálózati beállításokat, figyelmeztető üzenet jelenik meg, ha a módosítás biztonsági kockázatot jelenthet. Mielőtt ilyen beállításokat engedélyezne, győződjön meg arról, hogy hálózata védett az illetéktelen lehallgatás vagy manipuláció ellen.

Firmware frissítések

A nagyobb biztonság és funkcionalitás érdekében mindig frissítse a terméket a legújabb firmware-rel. Ha nem frissíti a firmware-t, biztonsági kockázatok merülhetnek fel, vagy egyes funkciók korlátozottak lehetnek. Felhívjuk figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget a firmware frissítésének elmaradásából eredő balesetekért vagy problémákért.

Biztonságos tárolás cserélhető adathordozón

Ha a biztonságos nyomtatás célhelyeként USB flash meghajtó van kiválasztva, a nyomtatási adatok titkosítva lesznek mentés előtt. Ha azonban a szkennelési funkcióval adatokat ment USB flash meghajtóra vagy memóriakártyára, a beolvasott adatok titkosítás nélkül kerülnek mentésre. Ha a modell támogatja, javasoljuk, hogy a beolvasott adatokat jelszóval védett PDF fájlként mentse a nagyobb biztonság érdekében.

Személyes adatok

A készülékben tárolt személyes adatok a terméktől függően eltérőek lehetnek – például nyomtatási adatok, szkennelési adatok, faxadatok, telefonszámok, e-mail-címek és NFC-kártyaszámok. A termék beállításainak módosítása növelheti a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés kockázatát. A módosítások elvégzése előtt feltétlenül tekintse át a beállítások tartalmát és hatását.

Óvintézkedések a termék leselejtezésekor

A termék leselejtezésekor vagy harmadik félnek történő átadásakor a fennmaradó adatok jogosulatlan felhasználásának kockázatát jelenthetik. A biztonság érdekében javasoljuk, hogy előzetesen törölje az összes belső adatot. Az inicializálást a termék beállítási menüjében található visszaállítási opcióval végezheti el, hogy visszaállítsa a gyári alapbeállításokat.

A Telnet és a TFTP használata

Ez a készülék támogatja a rendszergazdai adatokhoz való hozzáférést a Telneten és a TFTP-n keresztül, de ezek a protokollok nem garantálják a biztonságos hálózati kommunikációt, és alapértelmezés szerint le vannak tiltva. A protokollok engedélyezése előtt győződjön meg arról, hogy a hálózati környezet védett a jogosulatlan hozzáférés ellen.

A Zár beállítása és a Biztonságos funkciózár funkciókról

A Zár beállítása és a Biztonságos funkciózár funkciók alapértelmezés szerint le vannak tiltva a termék megvásárlásakor. Az engedélyezésükre vonatkozó utasításokat lásd az Online Használati Útmutatóban.

Egyéb információk

Fontos

Az elérhető funkciók a modelltől függenek. További információért tekintse meg a modell online felhasználói útmutatóját.

Védjegyek

Az Apple, az App Store, az AirPrint, az AirPrint logó, a Mac, a macOS, az iPadOS, az iPad, az iPhone, az iPod touch és a Safari az Apple Inc. az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyei.

A Mopria™ és a Mopria™ logó a Mopria Alliance, Inc. bejegyzett védjegye és/vagy védjegye, illetve szolgáltatásneve az Egyesült Államokban és más országokban. Engedély nélküli felhasználásuk szigorúan tilos.

A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.