

Önemli Güvenlik Bilgileri

Fabrika Varsayılanı Etkin Ağ Arayüzleri ve Hizmetleri

Ağ Arayüzleri

- Ethernet: Bir kablo bağlandığında ağ iletişimi başlar .

Ağ Hizmetleri

Hizmet	Protokol	Açıklama
Web sunucusu	HTTPS	Web sunucusu, Web Tabanlı Yönetim ve Brother'ın yönetim araçları aracılığıyla makinenin bilgilerini ve ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır. Ayrıca AirPrint, Mopria™ ve Web Hizmetleri'ni kullanarak yazdırma, tarama ve faks göndermeyi de destekler.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP, Brother'ın yönetim araçları aracılığıyla makinenin bilgilerini görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır. Fabrika varsayılan ayarlarında yalnızca görüntüleme etkindir.
LPD	LPD	LPD öncelikle yazdırma için kullanılır. Ayrıca Brother'ın uygulamaları aracılığıyla PC-FAX Gönderim işlevini de destekler.
Port 9100 (Ham Port)	Port 9100	Port 9100 öncelikle yazdırma için kullanılır. Ayrıca Brother'ın yönetim araçları aracılığıyla makine bilgilerini görüntülemeyi ve değiştirmeyi de destekler. Fabrika varsayılan ayarlarında yalnızca görüntüleme etkinleştirilmiştir.
Ağ Taraması	(Brother-orijinal)	Ağ Taraması, Brother'ın uygulamaları aracılığıyla tarama yapmak için kullanılır.
PC-Fax Alım	(Brother-orijinal)	PC-Fax Alım, Brother'ın uygulamaları aracılığıyla PC-Fax Alım işlevi için kullanılır.

- Yukarıdaki hizmetler bazı modellerde varsayılan olarak devre dışı bırakılmış olabilir.
- Bu servisleri, Web Tabanlı Yönetim sayfasının sol gezinme çubuğunda **Ağ > Ağ > Protokol**'ü seçerek devre dışı bırakabilirsiniz. Modelinizin ekranın üst kısmında **Ağ** sekmesi varsa, bu sekmeye tıklayın ve **Protokol** seçeneğini seçin.

Ürün ve Veri Güvenliği

Ürün kurulumu

Yetkisiz kullanıcılar ürüne fiziksel olarak erişebilir veya ağı kullanarak uzaktan müdahalede bulunabilir. Ürünü güvenli bir yerde kurduğunuzdan emin olun.

Ağ Bağlantısı Önlemleri

Ürünün güvenli kullanımı için, lütfen satın aldıktan hemen sonra varsayılan şifreyi değiştirin. Web Tabanlı Yönetim üzerinden ağ bağlantı ayarlarını değiştirmeye çalıştığınızda, yapılan değişiklik güvenlik riski oluşturuyorsa bir uyarı mesajı görüntülenecektir. Bu tür ayarları etkinleştirmeden önce, ağınızın yetkisiz dinleme veya müdahaleye karşı korunduğundan emin olun.

Ürün Yazılımı Güncellemeleri

Daha iyi güvenlik ve işlevsellik için, ürününüzü her zaman en son ürün yazılımına güncellemenizi öneririz. Ürün yazılımını güncellemezseniz, güvenlik riskleri oluşabilir veya bazı işlevler kısıtlanabilir. Lütfen, ürün yazılımını güncellemekten kaynaklanan herhangi bir kaza veya problemde sorumlu tutulamayacağımızı unutmayın.

USB Flash Sürücüde Güvenli Veri Saklama

Güvenli yazdırma için hedef olarak USB flash sürücü seçildiğinde, yazdırma verileri kaydedilmeden önce şifrelenir. Ancak, tarama işlevini kullanarak verileri USB flash sürücüye veya hafıza kartına kaydederken, taranan veriler şifrelenmeden kaydedilir. Modeliniz destekliyorsa, ek güvenlik için taranan verileri şifre korumalı PDF dosyaları olarak kaydetmenizi öneririz.

Kişisel Bilgiler

Üründe saklanan kişisel bilgiler ürüne göre değişiklik gösterebilir; örneğin, baskı verileri, tarama verileri, faks verileri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve NFC kart numaraları gibi. Ürün ayarlarını değiştirmek, kişisel bilgilere yetkisiz erişim riskini artırabilir. Ayarları değiştirmeden önce içeriğini ve etkilerini kontrol edin.

Ürünü Elinizden Çıkarırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ürünü elden çıkarırken veya üçüncü bir tarafa devrederken, kalan veriler yetkisiz kullanım riski oluşturabilir. Güvenliği sağlamak için, tüm dahili verilerin önceden silinmesini öneririz. Ürünü fabrika ayarlarına döndürmek için ürünün ayarlar menüsünden sıfırlama seçeneğini kullanarak başlatma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Telnet ve TFTP Kullanımı

Bu ürün, Telnet ve TFTP üzerinden yönetici bilgilerine erişimi destekler, ancak bu protokoller güvenli ağ iletişimini garanti etmez ve varsayılan olarak devre dışıdır. Bu protokolleri etkinleştirmeden önce ağ ortamınızın yetkisiz erişime karşı korunduğundan emin olun.

Ayar Kilidi ve Güvenli İşlev Kilidi Özellikleri Hakkında

Ayar Kilidi ve Güvenli İşlev Kilidi özellikleri, ürünü satın aldığınızda varsayılan olarak devre dışıdır. Nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili talimatlar için lütfen İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Diğer Bilgiler

Önemli

Mevcut özellikler modelinize bağlıdır. Daha fazla bilgi için modelinizin İnternet Üzerinden Kullanım Kılavuzu'na bakın.

Ticari Markalar

Apple, App Store, AirPrint, AirPrint logosu, Mac, macOS, iPadOS, iPad, iPhone, iPod touch, ve Safari, Apple Inc. kuruluşunun ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Mopria™ ve Mopria™ logosu, Mopria Alliance, Inc. kuruluşunun Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde tescilli ve/veya tescilsiz ticari markaları ve hizmet markalarıdır. Yetkisiz kullanımı kesinlikle yasaktır.

Brother ürünleri, ilgili dokümanlar ve diğer materyallerde görünen şirketlerin tüm ticaret adları ve ürün adları ilgili şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.