

Ohjelmiston asennusopas

Suomi

Painettu Kiinassa
LW5736001

Johdanto

Ominaisuudet

P-touch Editor	Tämän avulla on helppo luoda fonttien, mallien ja ClipArt-kuvien avulla useita erilaisia mukautettuja tarroja, joiden asetellut ovat monimutkaisia.
Tulostinohjain	Tämän avulla voidaan tulostaa tarroja tietokoneeseen yhdistetystä P-touch-tarratulostimesta, kun tietokoneeseen on asennettu P-touch Editor.

CD-levyjen varotoimenpiteet

- Älä naarmuta CD-levyä.
- Älä altista CD-levyä hyvin korkeille tai matalille lämpötiloille.
- Älä aseta raskaita esineitä CD-levyn päälle tai käytä voimaa CD-levyn käsittelemisessä.
- CD-levyllä oleva ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan ostamasi laitteen kanssa.
Se voidaan asentaa useisiin tietokoneisiin käytettäväksi esimerkiksi toimistossa.

Järjestelmävaatimukset

Tarkista ennen asentamista, että järjestelmäkokoosi täyttää seuraavat vaatimukset.

Käyttöjärjestelmä	Microsoft® Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7
Muisti	Windows® XP: vähintään 128 megatavua Windows Vista®: vähintään 512 megatavua Windows® 7: vähintään 1 gigatavu (32-bittinen) tai 2 gigatavua (64-bittinen)
Kiintolevy	Yli 70 megatavua levytilaa
Liitäntä	USB-portti (USB-määritysprotokolla 1.1 tai 2.0)
Näyttö	Vähintään SVGA High Color -grafiikkatuki
Muut	CD-asema asentamista varten



Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin (USA) rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tässä asiakirjassa käytetyt muiden ohjelmistojen ja tuotteiden nimet ovat niiden kehittäneiden yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Ohjelmiston ja tulostinohjaimen asentaminen

P-touch Editorin ja tulostinohjaimen asentaminen

Ohjelmiston asennustoimet vaihtelevat tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan. Asennustoimia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.



- **Älä yhdistä tulostinta tietokoneeseen, ennen kuin niin kehoitetaan tekemään.**
- Asennustoimet saattavat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan. Näissä esimerkeissä käyttöjärjestelmä on Windows Vista®.
- Lisätietoja ohjelmistosta on Ohjelmiston käyttöoppaassa (PDF).
- Voit tarkastella Ohjelmiston käyttöopasta (PDF) valitsemalla [Käynnistä] - [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [Manuals] - [P-touch] - [Ohjelmiston käyttöopas].

1 Käynnistä tietokone ja aseta CD-levy CD-asemaan.

2 Valitse haluamasi kieli ja valitse sitten haluamasi asennustyyppi.

Normaali

asennus: Kaikki ominaisuudet (P-touch Editor ja tulostinohjain) asennetaan (oletus).

Mukautettu

asennus: Voit määrittää, mitkä ominaisuudet asennetaan. Suositellaan kokeneille käyttäjille.

Lue käyttöopasta: Ohjelmiston käyttöopas (PDF) (PDF-lukuohjelmisto vaaditaan).

Adobe Reader-lataus: Näyttöön tulee Adobe® Reader® -lataussivun linkki.

3 Lue käyttöoikeussopimus huolellisesti. Jos hyväksyt käyttöoikeussopimuksen ehdot, jatka asennusta valitsemalla [Kyllä]. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

4 Valitse ne Microsoft® Office -sovellukset, joiden kanssa haluat käyttää apuohjelmatoimintoja, ja valitse [Seuraava]. (Apuohjelmatoiminnon avulla voit luoda tarroja suoraan Microsoft® Office -sovelluksista.) Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

5 Valitse haluamasi malli ja valitse sitten [OK]. Viimeistele ohjaimen asennus noudattamalla näytön ohjeita.




6 Kun niin kehoitetaan tekemään, liitä tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla ja kytke sitten virta tulostimeen.



Ainoastaan PT-2430PC

Siirrä P-touchin takaosassa oleva tilanvalitsin alempaan asentoon, ennen kuin liität USB-kaapelin.



7 Kun tulostin tunnistetaan, ohjain asennetaan automaattisesti.

8 Kun tulostin kehoitetaan rekisteröimään verkossa, valitse rekisteröintitapa ja valitse [Seuraava]. Jos olet valinnut tuotteen rekisteröimisen verkossa, oletusselaimesi käynnistetään uudessa ikkunassa. Rekisteröi tulostimesi noudattamalla ohjeita.

9 Valitse [Valmis]. Ohjelmiston asennus on nyt valmis. Käynnistä tietokone uudelleen, jos niin kehoitetaan tekemään.

10 Käynnistä ohjelmisto. Käynnistä P-touch Editor 5.0 valitsemalla [Käynnistä] - [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

Ohjelmiston ja tulostinohjaimen asennuksen poistaminen

P-touch Editorin asennuksen poistamisen toimet vaihtelevat käytettävän käyttöjärjestelmän mukaan.

Seuraavissa vaiheissa tulostimesta käytetään nimitystä PT-XXXX.

P-touch Editorin asennuksen poistaminen

1 ► **Windows® XP**

Avaa [Ohjauspaneeli] ja valitse [Lisää tai poista sovellus]. [Lisää tai poista sovellus] -valintaikkuna tulee näyttöön.

► **Windows Vista® / Windows® 7**

Avaa [Ohjauspaneeli], valitse [Ohjelmat] ja avaa [Ohjelmat ja toiminnot]. [Muuta sovellusta tai poista se] -valintaikkuna tulee näyttöön.

2 Valitse Brother P-touch Editor 5.0 ja valitse [Poista (XP) tai Poista asennus (Windows Vista® / Windows® 7)].

3 Valitse [OK]. Asennuksen poistamistoiminto käynnistyy. Kun ohjelmisto on poistettu tietokoneesta, [Ylläpitotoimet on tehty] -valintaikkuna tulee näyttöön.

4 Sulje [Lisää tai poista sovellus] -valintaikkuna (XP) tai [Ohjelmat ja toiminnot] -valintaikkuna (Windows Vista® / Windows® 7). P-touch Editorin asennus on poistettu.

Tulostinohjaimen asennuksen poistaminen

1 Katkaise virta tulostimesta.

2 ► **Windows® XP**

Napsauta Käynnistä-painiketta ja avaa [Tulostimet ja faksit] -ikkuna.

► **Windows Vista®**

Valitse [Ohjauspaneeli], valitse [Laitteisto ja äänet] ja avaa [Tulostimet].

► **Windows® 7**

Napsauta [Laitteet ja tulostimet] -painiketta ja avaa [Laitteet ja tulostimet].



Lisätietoja on Windows®-käyttöjärjestelmän ohjeessa.

3 ► **Windows® XP**

Valitse Brother PT-XXXX ja valitse [Tiedosto] - [Poista].

► **Windows Vista® / Windows® 7**

Valitse Brother PT-XXXX, napsauta kuvaketta hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Poista] (Windows Vista®) tai [Poista laite] (Windows® 7).

4 ► **Windows® XP**

Valitse [Tiedosto] - [Palvelimen ominaisuudet].

► **Windows Vista®**

Napsauta [Tulostimet]-ikkunassa hiiren kakkospainikkeella ja valitse [Suorita järjestelmänvalvojana] - [Palvelimen ominaisuudet...]. Jos valtuutuksen vahvistusvalintaikkuna tulee näyttöön, valitse [Jatka]. Jos [Käyttäjätilien valvonta] -valintaikkuna tulee näyttöön, kirjoita salasana ja valitse [OK].

► **Windows® 7**

Valitse [Laitteet ja tulostimet] -valintaikkunassa [Faksi] tai [Microsoft XPS -asiakirjojen kirjoitustoiminto] ja valitse sitten valikkoriville näkyviin tuleva [Ominaisuudet: tulostuspalvelin] -vaihtoehto.

5 ► **Windows® XP**

Valitse [Ohjaimet]-välilehti ja valitse Brother PT-XXXX. Valitse sitten [Poista].

► **Windows Vista®**

Valitse [Ohjaimet]-välilehti ja valitse Brother PT-XXXX. Valitse sitten [Poista...].

► **Windows® 7**

Valitse [Ohjaimet]-välilehti ja valitse sitten [Muokkaa ohjainasetuksia]. (Jos Käyttäjätilien valvonta -sanoma tulee näyttöön, kirjoita salasana ja valitse sitten [OK].)

Valitse Brother PT-XXXX ja valitse sitten [Poista...].

6 ► **Windows® XP**

Siirry nyt vaiheeseen 7.

► **Windows Vista® / Windows® 7**

Valitse [Poista ohjain ja ohjainkokonaisuus] ja valitse [OK].

7

Sulje [Ominaisuudet: tulostuspalvelin] -valintaikkuna. Tulostinohjaimen asennus on poistettu.

P-touch Editorin ohjeen käyttäminen

P-touch Editorin ohjeen avaaminen

Ohje sisältää yksityiskohtaiset ohjeet tarrojen luomiseen ohjelmiston avulla. Seuraavassa näyttökuvassa olevat tulostimen nimet saattavat erota ostamasi tulostimen nimestä.

Avaaminen Käynnistä-painikkeen avulla

1 Valitse [Käynnistä] - [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

2 Valitse [Uusi/Avaa]-valintaikkunassa [Ohje - Toimintaohjeet].

