

## Instrukcja instalacji oprogramowania

Polski

Wydrukowano w Chinach  
LW5738001

### Wprowadzenie

#### Funkcje

P-touch Editor	Umożliwia tworzenie w łatwy sposób szerokiej gamy różnych własnych etykiet o złożonym układzie z zastosowaniem czcionek, szablonów i klipartów.
Sterownik drukarki	Umożliwia drukowanie projektów etykiet i grafiki na podłączonej drukarce etykiet P-touch podczas używania programu P-touch Editor na komputerze.

#### Zalecenia dotyczące płyty CD-ROM

- Nie dopuszczaj do zadrapania płyty CD-ROM.
- Nie narażaj płyty CD-ROM na bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na płycie CD-ROM ani nie wywieraj na nią siły.
- Oprogramowanie znajdujące się na płycie CD-ROM jest przeznaczone do stosowania wyłącznie z zakupionym urządzeniem. Można je instalować na wielu komputerach do stosowania w biurze itd.

### Wymagania systemowe

Przed instalacją należy sprawdzić, czy konfiguracja systemu spełnia następujące wymagania.

System operacyjny	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Pamięć	Windows® XP: 128 MB lub więcej Windows Vista®: 512 MB lub więcej Windows® 7: 1 GB (32-bitowy) lub 2 GB (64-bitowy) lub więcej
Dysk twardy	Miejsce na dysku — ponad 70 MB
Interfejs	Port USB (specyfikacja protokołu USB 1.1 lub 2.0)
Monitor	Z obsługą grafiki SVGA High Color lub więcej
Inne	Napęd CD-ROM do instalacji

Microsoft, Windows i Windows Vista to zarejestrowane znaki towarowe firmy Microsoft Corporation, USA. Nazwy innych programów lub produktów używane w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami.

### Instalowanie oprogramowania i sterownika drukarki

#### Instalowanie programu P-touch Editor i sterownika drukarki

Procedura instalacji oprogramowania różni się w zależności od systemu operacyjnego komputera. Procedura instalacji może ulec zmianie bez powiadomienia.

- Nie należy podłączać drukarki do komputera, dopóki nie zostanie wyświetlone odpowiednie polecenie.**
- Procedura instalacji może się różnić w zależności od systemu operacyjnego komputera. System Windows Vista® jest tutaj przedstawiony jako przykład.
- Aby uzyskać informacje dotyczące oprogramowania, patrz „Instrukcja oprogramowania” (PDF).
- Aby znaleźć „Instrukcję oprogramowania” (PDF), kliknij [Start] – [Wszystkie programy] – [Brother P-touch] – [Manuals] – [P-touch] – [Instrukcja oprogramowania].

**1** Uruchom komputer i włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

**2** Wybierz żądany język i kliknij preferowany typ instalacji.

**Standardowa:** Zostaną zainstalowane wszystkie funkcje (program P-touch Editor i sterownik drukarki) (domyślnie).

**Niestandardowa:** Można wybrać, które funkcje mają być zainstalowane. Zalecana dla zaawansowanych użytkowników.

**Wyśw. Podręcznik Użytkownika:** Instrukcja oprogramowania (PDF) (wymagana przeglądarka plików PDF).

**Pobieranie Adobe Reader:** Wyświetlone zostanie łącze do strony pobierania programu Adobe® Reader®.

**3** Przeczytaj dokładnie umowę licencyjną. Jeśli zgadzasz się na warunki umowy licencyjnej, kliknij przycisk [Tak], aby kontynuować instalację. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

**4** Wybierz aplikacje pakietu Microsoft® Office, w których ma być używana funkcja Dodatek, a następnie kliknij przycisk [Dalej]. (Funkcja Dodatek umożliwi tworzenie etykiet bezpośrednio w aplikacjach pakietu Microsoft® Office.) Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

**5** Wybierz żądany model, a następnie kliknij przycisk [OK]. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu zainstalowania sterownika.

**6** Po wyświetleniu się odpowiedniego komunikatu podłącz drukarkę do komputera przy użyciu kabla USB, a następnie włącz drukarkę.

**Tylko model PT-2430PC**  
Przesuń przełącznik selektora trybu z tyłu urządzenia P-touch do dolnego położenia przed podłączeniem kabla USB.

**7** Po rozpoznaniu drukarki sterownik zostanie zainstalowany automatycznie.

**8** Po wyświetleniu się komunikatu, aby zarejestrować drukarkę online, wybierz metodę rejestracji i kliknij [Dalej]. W przypadku wyboru rejestracji produktu online w nowym oknie zostanie uruchomiona domyślna przeglądarka internetowa. W celu rejestracji drukarki postępuj zgodnie z instrukcjami.

**9** Kliknij przycisk [Zakończ]. Instalacja oprogramowania zostanie zakończona. Po wyświetleniu się odpowiedniego komunikatu wyłącz i włącz komputer ponownie.

**10** Uruchom oprogramowanie. Kliknij przycisk [Start] – [Wszystkie programy] – [Brother P-touch] – [P-touch Editor 5.0], aby uruchomić program P-touch Editor 5.0.


### Odinstalowywanie oprogramowania i sterownika

Procedura deinstalacji programu P-touch Editor różni się w zależności od używanego systemu operacyjnego. Przyjmij w następujących krokach, że „PT-XXXX” to nazwa używanej drukarki.

#### Odinstalowywanie programu P-touch Editor

- 1 ▶System Windows® XP**  
W [Panelu sterowania] przejdź do apletu [Dodaj lub usuń programy]. Zostanie wyświetlone okno [Dodaj lub usuń programy].  
**▶System Windows Vista®/Windows® 7**  
Z menu [Panel sterowania] przejdź do pozycji [Programy] i otwórz pozycję [Programy i funkcje]. Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Odinstaluj lub zmień program].
- 2** Wybierz pozycję „Brother P-touch Editor 5.0”, a następnie kliknij [Usuń (XP)/Odinstaluj (Windows Vista®/Windows® 7)].
- 3** Kliknij przycisk [OK].  
Rozpocznie się operacja odinstalowywania. Po usunięciu oprogramowania z komputera zostanie wyświetlone okno dialogowe [Konserwacja zakończona].
- 4** Zamknij okno dialogowe [Dodaj lub usuń programy (XP)/Programy i funkcje (Windows Vista®/Windows® 7)]. Program P-touch Editor zostanie odinstalowany.

#### Odinstalowywanie sterownika drukarki

- 1** Wyłącz drukarkę.
- 2 ▶System Windows® XP**  
Kliknij przycisk „Start”, przejdź do okna [Drukarki i faksy].  
**▶System Windows Vista®**  
Wybierz [Panel sterowania], przejdź do [Sprzęt i dźwięk], a następnie otwórz [Drukarki].  
**▶System Windows® 7**  
Kliknij przycisk , przejdź do [Urządzenia i drukarki].

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz sekcja pomocy systemu Windows®.

- 3 ▶System Windows® XP**  
Wybierz pozycję „Brother PT-XXXX” i kliknij polecenia [Plik] – [Usuń].  
**▶System Windows Vista®/Windows® 7**  
Wybierz pozycję „Brother PT-XXXX”, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę, a następnie kliknij polecenie [Usuń] (Windows Vista®)/ [Usuń urządzenie] (Windows® 7).
- 4 ▶System Windows® XP**  
Przejdź do pozycji [Plik] – [Właściwości serwera].  
**▶System Windows Vista®**  
W oknie [Drukarki], naciśnij prawy przycisk myszy i wybierz [Uruchom jako administrator] – [Właściwości serwera...].  
Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe autoryzacji potwierdzenia, kliknij polecenie [Kontynuuj]. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe [Kontrola konta użytkownika], wpisz hasło i kliknij przycisk [OK].  
**▶System Windows® 7**  
Wybierz pozycję [Faks] lub [Microsoft XPS Document Writer] w oknie [Urządzenia i drukarki], a następnie kliknij polecenie [Właściwości serwera druku], wyświetlone na pasku menu.
- 5 ▶System Windows® XP**  
Kliknij kartę [Sterowniki] i wybierz opcję „Brother PT-XXXX”. Następnie kliknij polecenie [Usuń].  
**▶System Windows Vista®**  
Kliknij kartę [Sterowniki] i wybierz opcję „Brother PT-XXXX”. Następnie kliknij polecenie [Usuń...].  
**▶System Windows® 7**  
Kliknij kartę [Sterowniki], a następnie kliknij polecenie [Zmień ustawienia sterownika].  
(Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Kontroli konta użytkownika, wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk [OK]).  
Wybierz pozycję „Brother PT-XXXX”, a następnie kliknij przycisk [Usuń...].
- 6 ▶System Windows® XP**  
Teraz przejdź do kroku 7.  
**▶System Windows Vista®/Windows® 7**  
Wybierz polecenie [Usuń sterownik i pakiet sterownika], a następnie kliknij przycisk [OK].
- 7** Zamknij okno [Właściwości serwera druku]. Sterownik drukarki został odinstalowany.

### Jak korzystać z Pomocy programu P-touch Editor

#### Uruchamianie pomocy programu P-touch Editor

W pomocy przedstawione są szczegółowe instrukcje tworzenia etykiet za pomocą tego programu. Nazwy drukarek na przedstawionym ekranie mogą się różnić od nazwy zakupionej drukarki.

#### Uruchamianie od przycisku Start

- 1** Kliknij [Start] – [Wszystkie programy] – [Brother P-touch] – [P-touch Editor 5.0].
- 2** W oknie dialogowym [Nowy/Otwórz] kliknij opcję [Pomoc – Jak to zrobić].

