

Aviso importante sobre segurança de redes:

Alteração da senha padrão de login

03

A senha padrão para controle das configurações do equipamento pode ser uma das seguintes:

- **access**
- **initpass**
- a senha localizada no seu equipamento e identificada como "Pwd"

Se o seu equipamento não tiver uma senha padrão, deixe o campo da senha em branco.

Alterar a senha padrão

Recomendamos enfaticamente que você altere a senha padrão, para proteger o seu equipamento contra acesso não autorizado e aumentar a proteção dos recursos e dos aplicativos de software* indicados a seguir:

- Gerenciamento via Web
- BRAdmin Light/Professional

** Os recursos e os aplicativos de software podem variar em função do seu modelo*

Para alterar a senha padrão do seu modelo, veja as instruções:

1. Série RJ.....	2
2. Série TD e TJ	3
3. Série VC.....	5
4. Outras impressoras portáteis e rotuladores eletrônicos	6

1. Série RJ

1. Digite `http://endereço_IP_do Equipamento` na barra de endereços do seu navegador da web, em que `endereço_IP_do Equipamento` é o endereço IP do equipamento ou o nome do servidor de impressão.

Por exemplo, se o endereço IP do equipamento for 192.168.1.2, digite `http://192.168.1.2`

2. Se o equipamento solicitar uma senha, digite a senha padrão (**access**, **initpass** ou a senha localizada no seu equipamento e identificada como "Pwd").

 Para confirmar a senha padrão, imprima as configurações/informações do equipamento e verifique o campo **Default Password** (Senha padrão). Para obter informações adicionais, visite o site support.brother.com e visualize o *Manual do Usuário* na página **Manuais** do seu modelo.

3. Clique na guia **Administrator** (Administrador).
4. Digite a senha que deseja usar.
5. No campo **Confirm New Password** (Confirmar a nova senha), digite a nova senha novamente.
Se necessário, anote a senha e guarde-a em um local seguro.
6. Clique em **Submit** (Enviar).

2. Série TD e TJ

1. Digite `http://endereço_IP_do Equipamento` na barra de endereços do seu navegador da web, em que `endereço_IP_do Equipamento` é o endereço IP do equipamento ou o nome do servidor de impressão.

Por exemplo, se o endereço IP do equipamento for 192.168.1.2, digite `http://192.168.1.2`

2. Se necessário, insira o seguinte ID de Usuário:

Modelo	ID de Usuário
TD-4100N	admin
TD-4420DN/4520DN/4550DNWB	initpass
TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/ 4750TNWB/4750TNWBR	root
TJ-4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/ 4021TNR/4121TNR	
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN	

3. Se o equipamento solicitar uma senha, digite a senha padrão (**access**, **initpass** ou a senha localizada no seu equipamento e identificada como "Pwd").

 (Não se aplica aos modelos TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/4750TNWB/4750TNWBR, TJ-4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/4121TNR e TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN) Para confirmar a senha padrão, imprima as configurações/informações do equipamento e verifique o campo **Default Password** (Senha padrão). Para obter informações adicionais, visite o site support.brother.com e visualize o *Manual do Usuário* na página **Manuais** do seu modelo.

4. Clique na guia **Administrator** (Administrador) ou na guia **Password** (Senha).
-

 Se o seu navegador da web exibir uma caixa de diálogo de segurança adicional, digite o ID e a senha padrão e clique em **[OK]**.
ID de Usuário: admin
Senha Padrão: a senha localizada no seu equipamento e identificada como "Pwd"

5. Digite a senha que deseja usar.
6. No campo **Confirm New Password** (Confirmar a nova senha), digite a nova senha novamente.
Se necessário, anote a senha e guarde-a em um local seguro.
7. Clique em **Submit** (Enviar) ou em **Set** (Configurar).

3. Série VC

1. Digite `http://endereço_IP_do Equipamento` na barra de endereços do seu navegador da web, em que `endereço_IP_do Equipamento` é o endereço IP do equipamento ou o nome do servidor de impressão.

Por exemplo, se o endereço IP do equipamento for 192.168.1.2, digite `http://192.168.1.2`

2. A página Gerenciamento via Web do equipamento é exibida. Acesse **AirPrint Option** (Opção AirPrint) > **Administrator Login Password** (Senha de login do administrador).

 Se **Administrator Login Password** (Senha de login do administrador) não for exibida, clique em **Admin Login** (Login do administrador) > digite a senha padrão > clique em **Login**.

3. No campo **Enter New Password** (Digite a nova senha), digite a senha que deseja usar.
Se necessário, anote a senha e guarde-a em um local seguro.
4. No campo **Confirmed Password** (Senha confirmada), digite a nova senha novamente.
5. Clique em **Submit** (Enviar).

4. Outras impressoras portáteis e rotuladores eletrônicos

Usuários do rotulador eletrônico PT-E550W

Para verificar e alterar a senha padrão do seu rotulador eletrônico, visite o site support.brother.com e visualize o documento *Aviso importante sobre segurança de redes: Apenas para o modelo PT-E550W* na página **Manuais** do seu modelo.

1. Digite `http://endereço_IP_do Equipamento` na barra de endereços do seu navegador da web, em que `endereço_IP_do Equipamento` é o endereço IP do equipamento ou o nome do servidor de impressão.

Por exemplo, se o endereço IP do equipamento for 192.168.1.2, digite `http://192.168.1.2`

2. Se o equipamento solicitar uma senha, digite a senha padrão (**access**, **initpass** ou a senha localizada no seu equipamento e identificada como "Pwd").
-

 Para confirmar a senha padrão, imprima as configurações/informações do equipamento e verifique o campo **Default Password** (Senha padrão). Para obter informações adicionais, visite o site support.brother.com e visualize o *Manual do Usuário* na página **Manuais** do seu modelo.

3. Clique na guia **Administrator** (Administrador).
4. Digite a senha que deseja usar.
5. No campo **Confirm New Password** (Confirmar a nova senha), digite a nova senha novamente.
Se necessário, anote a senha e guarde-a em um local seguro.
6. Clique em **Submit** (Enviar).