

Важна бележка за защита на мрежата: Промяна на паролата за влизане по подразбиране

05

Паролата по подразбиране за управление на настройките на устройството може да бъде една от следните:

- **access**
- **initpass**
- паролата, която се намира на устройството ви и е обозначена с "Pwd" р

Ако устройството ви няма парола по подразбиране, оставете полето за парола празно.

Промяна на паролата по подразбиране

Настоятелно препоръчваме да промените паролата по подразбиране, за да защитите вашето устройство от неупълномощен достъп и да направите следните функции и софтуер* по-защитени:

- Уеб базирано управление
- BRAdmin Light/Professional

** Функциите и софтуерът може да се различават в зависимост от модела*

За да промените паролата по подразбиране за вашия модел, вижте инструкциите:


1. Серия RJ	2
2. Серия TD и TJ	3
3. Серия VC.....	5
4. QL-810Wc/QL-820NWBc/QL-1110NWBc/PT-P900Wc	6
5. Други мобилни и етикетни принтери	7

1. Серия RJ

1. Въведете `http://IP_адрес_принтер` в адресната лента на вашия уеб браузър, където `IP_адрес_принтер` е IP адресът на принтера или името на сървъра за печат.

Например ако IP адресът на принтера е 192.168.1.2, въведете `http://192.168.1.2`

2. Ако устройството ви подкани за парола, въведете паролата по подразбиране (**access**, **initpass** или паролата, която се намира на устройството ви и е обозначена с "Pwd").

 За да проверите паролата по подразбиране, отпечатайте настройките/информацията на принтера и вижте полето **Default Password** (Парола по подразбиране). За повече информация отидете на support.brother.com и прегледайте *Ръководство за потребителя* на страницата **Ръководства** за вашия модел.

3. Щракнете върху раздела **Administrator** (Администратор).
4. Въведете паролата, която искате да използвате.
5. В полето **Confirm New Password** (Потвърдете новата парола) въведете отново новата парола.
Ако е необходимо, си запишете паролата и я запазете на сигурно място.
6. Щракнете върху **Submit** (Подай).

2. Серия TD и TJ

1. Въведете `http://IP_адрес_принтер` в адресната лента на вашия уеб браузър, където `IP_адрес_принтер` е IP адресът на принтера или името на сървъра за печат.

Например ако IP адресът на принтера е 192.168.1.2, въведете `http://192.168.1.2`


2. Ако е необходимо, въведете следния потребителски ИД:

Модел	Потребителски ИД
TD-4100N	admin
TD-4420DN/4520DN/4550DNWB	initpass
TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/ 4650TNWBR/4750TNWB/4750TNWBR	root
TJ-4005DN/4010TN/4020TN/4120TN/ 4021TN/ 4121TN/4021TNR/4121TNR	
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/ 4522TN	

3. Ако устройството ви подкани за парола, въведете паролата по подразбиране (**access**, **initpass** или паролата, която се намира на устройството ви и е обозначена с "Pwd").

 (Не е приложимо за модели TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/4750TNWB/4750TNWBR, TJ-4005DN/4010TN/4020TN/4120TN/4021TN/ 4121TN/4021TNR/4121TNR и TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/ 4522TN) За да проверите паролата по подразбиране, отпечатайте настройките/информацията на принтера и вижте полето **Default Password** (Парола по подразбиране). За повече информация отидете на support.brother.com и прегледайте *Ръководство за потребителя* на страницата **Ръководства** за вашия модел.

- Щракнете върху раздела **Administrator** (Администратор) или **Password** (Парола).
-

 Ако уеб браузърът ви покаже допълнителен диалогов прозорец за защита, въведете ИД по подразбиране и паролата и щракнете върху [**OK**].

Потребителски ИД: admin

Парола по подразбиране: паролата, която се намира на устройството ви и е обозначена с "Pwd"


- Въведете паролата, която искате да използвате.
- В полето **Confirm New Password** (Потвърдете новата парола) въведете отново новата парола.
Ако е необходимо, си запишете паролата и я запазете на сигурно място.
- Щракнете върху **Submit** (Подай) или **Set** (Задай).

3. Серия VC

1. Въведете `http://IP_адрес_принтер` в адресната лента на вашия уеб браузър, където `IP_адрес_принтер` е IP адресът на принтера или името на сървъра за печат.

Например ако IP адресът на принтера е 192.168.1.2, въведете `http://192.168.1.2`

2. Страницата на уеб базираното управление на устройството се показва. Отидете на **AirPrint Option** (Опция за AirPrint) > **Administrator Login Password** (Парола за влизане на администратор).

 Ако не се покаже **Administrator Login Password** (Парола за влизане на администратор), щракнете върху **Admin Login** (Влизане на администратор) > въведете паролата по подразбиране > щракнете върху **Login** (Влизане).


3. В полето **Enter New Password** (Въведете нова парола) въведете паролата, която искате да използвате.
Ако е необходимо, си запишете паролата и я запазете на сигурно място.
4. В полето **Confirmed Password** (Потвърдена парола) въведете отново новата парола.
5. Щракнете върху **Submit** (Подай).

4. QL-810Wc/QL-820NWBc/QL-1110NWBc/PT-P900Wc



1. Въведете `https://IP_адрес_принтер` в адресната лента на вашия уеб браузър, където `IP_адрес_принтер` е IP адресът на принтера или името на сървъра за печат.

Например ако IP адресът на принтера е 192.168.1.2, въведете `https://192.168.1.2`

2. Въведете паролата за влизане по подразбиране, която се намира на устройството ви и е обозначена с "Pwd", а след това щракнете върху **Login** (Вход).

 За да проверите паролата по подразбиране, отпечатайте настройките/информацията на принтера и вижте полето **Default Password** (Парола по подразбиране). За повече информация отидете на support.brother.com и прегледайте *Ръководство за потребителя* на страницата **Ръководства** за вашия модел.

-
3. Отидете на менюто за навигация и след това щракнете върху **Administrator** (Администратор) > **Login Password** (Парола за влизане).

 Започнете от , ако менюто за навигация не се показва в лявата част на екрана.

-
4. Като следвате екранните указания за **Login Password** (Парола за влизане), въведете вашата парола в полето **Enter New Password** (Въведете нова парола).
 5. Въведете отново паролата в полето **Confirm New Password** (Потвърдете новата парола).
 6. Щракнете върху **Submit** (Изпрати).

5. Други мобилни и етикетни принтери


Потребители на PT-E550W

За да проверите и промените паролата по подразбиране на вашия принтер, отидете на support.brother.com и прегледайте *Важна бележка за защита на мрежата: само за модел PT-E550W* на страницата **Ръководства** за вашия модел.

1. Въведете `http://IP_адрес_принтер` в адресната лента на вашия уеб браузър, където `IP_адрес_принтер` е IP адресът на принтера или името на сървъра за печат.

Например ако IP адресът на принтера е 192.168.1.2, въведете `http://192.168.1.2`

2. Ако устройството ви подкани за парола, въведете паролата по подразбиране (**access**, **initpass** или паролата, която се намира на устройството ви и е обозначена с "Pwd").
-

 За да проверите паролата по подразбиране, отпечатайте настройките/информацията на принтера и вижте полето **Default Password** (Парола по подразбиране). За повече информация отидете на support.brother.com и прегледайте *Ръководство за потребителя* на страницата **Ръководства** за вашия модел.

3. Щракнете върху раздела **Administrator** (Администратор).
4. Въведете паролата, която искате да използвате.
5. В полето **Confirm New Password** (Потвърдете новата парола) въведете отново новата парола.
Ако е необходимо, си запишете паролата и я запазете на сигурно място.
6. Щракнете върху **Submit** (Подай).