

## 預設登入密碼變更

用於管理機器設定的預設密碼可能是下列密碼之一：

- **access**
- **initpass**
- 位於機器上標有「Pwd」的密碼

如果您的機器沒有預設密碼，請讓密碼欄位保留為空白。

## 變更預設密碼

我們強烈建議您變更預設密碼，以保護機器免遭未經授權存取，並提升下列功能與軟體\* 的安全性：

- 網路管理
- BRAdmin Light/Professional

\* 功能與軟體可能視乎您的型號而異

若要變更您的型號的預設密碼，請參閱說明：

1. RJ 系列 .....	2
2. TD 和 TJ 系列 .....	3
3. VC 系列 .....	5
4. QL-810Wc/QL-820NWBc/QL-1110NWBc/PT-P900Wc .....	6
5. 其他行動式印表機和標籤機 .....	7


## 1. RJ 系列

1. 在網頁瀏覽器的網址列中鍵入 `http://印表機_IP_位址`，其中印表機\_IP\_位址是印表機的 IP 位址或列印伺服器名稱。

例如，如果印表機的 IP 位址是 192.168.1.2，則鍵入  
`http://192.168.1.2`

2. 如果機器提示您輸入密碼，請鍵入預設密碼（**access**、**initpass** 或位於機器上標有「Pwd」的密碼）。

---

 若要確認預設密碼，請列印印表機的設定/資訊並檢查 **Default Password**（預設密碼）欄位。如需詳細資訊，請造訪 [support.brother.com](http://support.brother.com) 並檢閱您的型號的**使用說明書**頁面上的**使用說明書**。

---

3. 按一下 **Administrator**（管理員）標籤。
4. 鍵入要使用的密碼。
5. 在 **Confirm New Password**（確認新密碼）欄位中，重新鍵入新密碼。  
如有必要，請將密碼寫下來並妥善保管。
6. 按一下 **Submit**（提交）。

## 2. TD 和 TJ 系列

1. 在網頁瀏覽器的網址列中鍵入 `http://印表機_IP_位址`，其中印表機\_IP\_位址是印表機的 IP 位址或列印伺服器名稱。


例如，如果印表機的 IP 位址是 192.168.1.2，則鍵入  
`http://192.168.1.2`

2. 如果需要，請輸入以下使用者 ID：

型號	使用者 ID
TD-4100N	admin
TD-4420DN/4520DN/4550DNWB	initpass
TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/ 4750TNWB/4750TNWBR	root
TJ-4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/ 4121TNR	
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN	

3. 如果機器提示您輸入密碼，請鍵入預設密碼（**access**、**initpass** 或位於機器上標有「Pwd」的密碼）。


---

（不適用於型號 TD-4420TN/4520TN/4650TNWB/4650TNWBR/4750TNWB/4750TNWBR, TJ-4020TN/4120TN/4021TN/4121TN/4021TNR/4121TNR 和 TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN）若要確認預設密碼，請列印印表機的設定/資訊並檢查 **Default Password**（預設密碼）欄位。如需詳細資訊，請造訪 [support.brother.com](http://support.brother.com) 並檢閱您的型號的**使用說明書**頁面上的**使用說明書**。

---

4. 按一下 **Administrator** ( 管理員 ) 或 **Password** ( 密碼 ) 標籤。

---

 如果您的網頁瀏覽器顯示額外的安全對話方塊，請鍵入預設 ID 和密碼，然後按一下 **[OK]** ( 確定 )。

使用者 ID : admin

預設密碼 : 位於機器上標有「Pwd」的密碼

---

5. 鍵入要使用的密碼。

6. 在 **Confirm New Password** ( 確認新密碼 ) 欄位中，重新鍵入新密碼。  
如有必要，請將密碼寫下來並妥善保管。

7. 按一下 **Submit** ( 提交 ) 或 **Set** ( 設定 )。

### 3. VC 系列

1. 在網頁瀏覽器的網址列中鍵入 `http://印表機_IP_位址`，其中印表機\_IP\_位址是印表機的 IP 位址或列印伺服器名稱。

例如，如果印表機的 IP 位址是 192.168.1.2，則鍵入  
`http://192.168.1.2`

2. 機器的網路管理頁面將會出現。轉到 **AirPrint Option** ( AirPrint 選項 ) > **Administrator Login Password** ( 管理員登入密碼 ) 。

---

 如果 **Administrator Login Password** ( 管理員登入密碼 ) 沒有出現，請按一下 **Admin Login** ( 管理員登入 ) > 鍵入預設密碼 > 按一下 **Login** ( 登入 ) 。

---

3. 在 **Enter New Password** ( 輸入新密碼 ) 欄位中，鍵入要使用的密碼。  
如有必要，請將密碼寫下來並妥善保管。
4. 在 **Confirmed Password** ( 確認密碼 ) 欄位中，重新鍵入新密碼。
5. 按一下 **Submit** ( 提交 ) 。


## 4. QL-810Wc/QL-820NWBc/QL-1110NWBc/PT-P900Wc

1. 在網頁瀏覽器的網址列中鍵入 `https://印表機_IP_位址`，其中印表機\_IP\_位址是印表機的 IP 位址或列印伺服器名稱。

例如，如果印表機的 IP 位址是 192.168.1.2，則鍵入  
`https://192.168.1.2`



2. 鍵入機器上標有「Pwd」的預設登入密碼，然後按一下 **Login** (登入)。

---

 若要確認預設密碼，請列印印表機的設定/資訊並檢查 **Default Password** (預設密碼) 欄位。如需詳細資訊，請造訪 [support.brother.com](http://support.brother.com) 並檢閱您的型號的使用說明書頁面上的 *使用說明書*。

- 
3. 移至導航選單，然後按一下 **Administrator** (管理員) > **Login Password** (登入密碼)。

---

 如果導航選單未顯示在螢幕左側，請從  開始。

- 
4. 依照螢幕上的 **Login Password** (登入密碼) 指導，在 **Enter New Password** (輸入新密碼) 欄位中輸入密碼。
  5. 在 **Confirm New Password** (確認新密碼) 欄位中重新鍵入密碼。
  6. 按一下 **Submit** (提交)。

## 5. 其他行動式印表機和標籤機

---

### **PT-E550W 使用者**


若要檢查和變更印表機的預設密碼，請前往 [support.brother.com](http://support.brother.com) 並檢視 **網路安全重要注意事項：僅適用於型號 PT-E550W** ( 在您的型號的使用說明書頁面上 ) 。

---

1. 在網頁瀏覽器的網址列中鍵入 `http://印表機_IP_位址`，其中印表機\_IP\_位址是印表機的 IP 位址或列印伺服器名稱。

例如，如果印表機的 IP 位址是 192.168.1.2，則鍵入  
`http://192.168.1.2`

2. 如果機器提示您輸入密碼，請鍵入預設密碼 ( **access**、**initpass** 或位於機器上標有「Pwd」的密碼 ) 。
- 

 若要確認預設密碼，請列印印表機的設定/資訊並檢查 **Default Password** ( 預設密碼 ) 欄位。如需詳細資訊，請造訪 [support.brother.com](http://support.brother.com) 並檢閱您的型號的**使用說明書**頁面上的**使用說明書**。

---

3. 按一下 **Administrator** ( 管理員 ) 標籤。
4. 鍵入要使用的密碼。
5. 在 **Confirm New Password** ( 確認新密碼 ) 欄位中，重新鍵入新密碼。  
如有必要，請將密碼寫下來並妥善保管。
6. 按一下 **Submit** ( 提交 ) 。