



**RJ-2035B/RJ-2055WB**

**RJ-3035B/RJ-3055WB**

**Scheda delle specifiche**

Versione 02  
ITA

# Specifiche del prodotto

---

## Funzioni del prodotto

### 1. Funzioni standard

- Stampa termica diretta
- Sensore di tacca nera
- Sensore di spazio (solo RJ-3055WB)
- Sensore testina aperta
- Due pulsanti operativi (pulsante di alimentazione, pulsante Avanza/Pausa) e scheda di sgancio del coperchio vano supporto
- Cinque LED: LED di stato stampante, LED di stato batteria (3), LED di stato Wi-Fi/Bluetooth
- Segnale acustico avviso programmabile
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio (standard)
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio (batteria intelligente) (solo RJ-3035B/RJ-3055WB)
- Processore RISC a 32 bit ad alte prestazioni
- Memoria DRAM da 32 MB
- Memoria Flash da 16 MB
- FBPL-EZC (EPL2, ZPL2, e CPCL) e FBPL-EZP (EPL2, ZPL2 e Epson® ESC-POS) (scaricabile)
- I font e codici a barre possono essere stampati in quattro direzioni (0°, 90°, 180°, 270°)
- Otto font bitmap alfanumerici
- Font chiaro CG Triumvirate Bold Condensed
- Font scaricabili dal PC nella memoria della stampante
- Aggiornamento firmware scaricabile
- Funzione assistenza TPH supporto
- Testo, codice a barre, stampa grafica/immagini (per ulteriori informazioni sui codici a barre e i formati supportati, consultare la pagina dei manuali del modello all'indirizzo [support.brother.com](http://support.brother.com))
- Bluetooth
  - RJ-2055WB/RJ-3055WB  
Profili supportati: SPP, GATT (Risparmio energetico)
  - RJ-2035B/RJ-3035B  
Profili supportati: SPP, GATT (Risparmio energetico)  
Protocollo supportato: iAP
- LAN wireless  
(RJ-2055WB/3055WB)  
IEEE 802.11a/b/g/n

### **Codici a barre supportati**

- Codici a barre 1D

Code 11 (USD-8), Code 39, Code 93, Code 128 con sottoinsiemi A/B/C, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC e EAN 2- o estensioni a 5 cifre, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, POSTNET, Standard 2-of-5 (IATA), Industrial 2-of-5, Interleaved 2-of-5, ITF-14, EAN-14, LOGMARS, Codabar (NW-7), Planet, Telepen, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, Datalogic 2-of-5 (China Post)

- Codici a barre 2D

CODABLOCK F, PDF417, Code 49, GS1 DataMatrix, MaxiCode, QR Code, TLC39, MicroPDF417, GS1 DataBar (RSS), Aztec Code

### **Formati immagine supportati**

Windows .BMP, .PCX (grafica massimo 256 colori)

## 2. Funzioni per modello

Descrizione	RJ-2035B	RJ-2055WB	RJ-3035B	RJ-3055WB
<b>■ Sensore</b>				
Sensore di spazio	-	-	-	●
<b>■ Interfaccia</b>				
802.11a/b/g/n Wi-Fi	-	●	-	●
Bluetooth V5.0	●	●	●	●
Tag NFC	●	●	●	●
Micro USB 2.0	●	●	●	●
MFi	●	-	●	-
<b>■ Funzioni opzionali</b>				
Batteria ricaricabile agli ioni di litio (standard)	●	●	●	●
	PA-BT-008		PA-BT-009	
Batteria ricaricabile agli ioni di litio (batteria intelligente)	-	-	●	●
	-		PA-BT-010	
Caricabatterie	-	-	●	●
	-		PA-BC-005	
Caricabatterie a 4 alloggiamenti	●	●	●	●
	PA-4BC-001		PA-4BC-002	
Base di ricarica	●	●	●	●
	PA-CR-003		PA-CR-004	
Base di ricarica a 4 alloggiamenti	●	●	●	●
	PA-4CR-001		PA-4CR-002	
Adattatore per auto (presa accendisigari)	●	●	●	●
	PA-CD-001CG			
Portarotolo	-	-	●	●
	-		PA-RH-002	
Distanziatore rotolo	●	●	●	●
	PA-RS-001		PA-RS-002	
Kit rullo per la stampa linerless*	●	●	●	●
	PA-LPR-002		PA-LPR-003	
Custodia protettiva IP54 con tracolla	●	●	●	●
	PA-CC-002		PA-CC-003	
Tracolla con un adattatore	●	●	●	●
	PA-SS-001			

\* Opzione distributore