

Informações de segurança importantes

Você pode conectar a impressora a um computador ou dispositivo móvel diretamente usando o Wireless Direct. Use seu computador ou dispositivo móvel para selecionar o SSID da impressora e insira a senha, se solicitada. A senha padrão está localizada na parte inferior da impressora ou dentro do compartimento de pilhas e marcada como "WDP". Você também pode conectar a impressora a um computador ou dispositivo móvel via Bluetooth®. Se uma senha aparecer no LCD da impressora ou no computador ou dispositivo móvel durante a conexão, verifique se ela é a mesma em ambos os dispositivos e pressione **OK**. Se a sua impressora não tiver um LCD e a senha for exibida no seu computador ou dispositivo móvel, pressione um dos seguintes botões na impressora:



Botão Bluetooth



Botão Bluetooth e Wi-Fi®



Botão Imprimir

Interfaces e serviços de rede habilitados como padrão de fábrica*

■ Interfaces de rede

- Ethernet: A comunicação de rede começa quando um cabo é conectado.

■ Serviços de rede

| Serviço | Protocolo | Descrição |
|---------------------------|--------------------|---|
| Servidor da web | HTTPS/HTTP | O servidor da web é usado para acessar e alterar as informações e configurações da impressora através do Gerenciamento via Web e das ferramentas de gerenciamento da Brother. Ele também é compatível com impressão usando AirPrint e Serviços Web. |
| SNMP | SNMP v1/v2c | O SNMP é usado para acessar e alterar as informações da impressora por meio das ferramentas de gerenciamento da Brother. Nas configurações padrão de fábrica, apenas a visualização está ativada. |
| LPD | LPD | O LPD é usado principalmente para impressão. |
| Porta 9100 (porta raw) | Porta 9100 | A porta 9100 é usada principalmente para impressão. Ela também oferece suporte para visualização e alteração das informações da impressora por meio das ferramentas de gerenciamento da Brother. Nas configurações padrão de fábrica, apenas a visualização está ativada. |
| Resolução de nomes | NetBIOS/mDNS/LLMNR | Esses protocolos são usados para resolução de nomes. |
| WS-Discovery | WS-Discovery | A WS-Discovery é usada para localizar impressoras em uma rede de forma dinâmica. |

*Os serviços acima podem estar desativados por padrão em alguns modelos.

É possível desativar esses serviços na barra de navegação esquerda na página Gerenciamento via Web selecionando **Rede > Rede > Protocolo**. Se o seu modelo tiver a guia **Rede** na parte superior da tela, clique nesta guia e selecione a opção **Protocolo**.

Produto e segurança de dados

Instalação do produto

Usuários não autorizados podem acessar fisicamente ou manipular remotamente o produto através da rede. Lembre-se de instalar o produto em um local seguro.

Informações pessoais

As informações pessoais armazenadas no produto podem variar dependendo do produto. Ele pode incluir dados de impressão, por exemplo. Alterar as configurações do produto pode aumentar o risco de acesso não autorizado às informações pessoais. Revise o conteúdo e o impacto das configurações antes de fazer qualquer alteração.

Usando o Bluetooth®

Este produto suporta os protocolos BR/EDR Legacy e LE Legacy para conexões Bluetooth. Esses protocolos não oferecem segurança de comunicação forte. Ao conectar dispositivos que usam esses protocolos à impressora, certifique-se de que seu ambiente de rede esteja protegido contra acesso não autorizado antes de ativar o Bluetooth.

Usando o TFTP

O produto permite acesso às informações do administrador via TFTP, mas este protocolo não garante comunicações de rede seguras e fica desativado por padrão. Certifique-se de que o seu ambiente de rede está protegido contra acesso não autorizado antes de ativar o protocolo.

Sobre os recursos de segurança do menu

Os recursos de segurança do menu ficam desativados por padrão quando você compra o produto. Para obter instruções sobre como ativá-los, consulte o Manual do Usuário do seu produto.

Registros de eventos

A impressora pode registrar eventos de segurança relacionados ao firmware. Use o Gerenciamento via Web para obter essas informações em um arquivo CSV selecionando **Geral > Informações de manutenção > Exportar**.

Senha de login

| ID do evento | Descrição |
|--------------|---|
| 1001 | Alterada a senha de login para o Gerenciamento via Web |
| 1002 | Login bem-sucedido no Gerenciamento via Web |
| 1003 | Falha ao iniciar sessão no Gerenciamento via Web |
| 1004 | Alterado o comprimento mínimo da senha de administrador |
| 1005 | Administrador bloqueado |
| 1006 | Alterada a configuração de bloqueio de administrador |
| 1007 | Alterada a configuração da segurança do painel (ligada/desligada) |
| 1008 | Login bem-sucedido no painel |
| 1009 | Falha de tentativa de login no painel |
| 1010 | Painel bloqueado |

Configurações de segurança

| ID do evento | Descrição |
|--------------|--|
| 2001 | Alterado o endereço IP |
| 2002 | Alteradas as configurações do SNMP |
| 2003 | Alteradas as configurações de atualização de firmware |
| 2004 | Alterado o local do contato |
| 2005 | Alterado o local |
| 2006 | Alterada a geolocalização (latitude) |
| 2007 | Alterada a geolocalização (longitude) |
| 2008 | Alterada a configuração para Gerenciamento via Web (configuração HTTP) |
| 2009 | Alterada a configuração do LPD |
| 2010 | Alterada a configuração da porta raw (configuração HTTP) |
| 2011 | Alterada a configuração do IPP |
| 2012 | Alterada a configuração WSD (configuração HTTP) |

Ações

| ID do evento | Descrição |
|--------------|------------------------------|
| 3001 | Firmware atualizado |
| 3002 | Registrado um modelo |
| 3003 | Excluído um modelo |
| 3004 | Registrado um banco de dados |
| 3005 | Excluído um banco de dados |
| 3006 | Registrada uma fonte |
| 3007 | Excluída uma fonte |

Outras informações

■ Importante

- Os recursos disponíveis dependem do modelo da impressora. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário do seu produto.

■ Marcas comerciais

- A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Brother Industries, Ltd. é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.
- Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.
- AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Quaisquer nomes comerciais e nomes de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.