

Informações de segurança importantes

Você pode conectar a impressora a um computador ou dispositivo móvel diretamente usando o Wireless Direct. Use seu computador ou dispositivo móvel para selecionar o SSID da impressora e insira a senha, se solicitada. A senha padrão está localizada na parte inferior da impressora ou dentro do compartimento de pilhas e marcada como "WDP". Você também pode conectar a impressora a um computador ou dispositivo móvel via Bluetooth®. Se uma senha aparecer no LCD da impressora ou no computador ou dispositivo móvel durante a conexão, verifique se ela é a mesma em ambos os dispositivos e pressione **OK**. Se a sua impressora não tiver um LCD e a senha for exibida no seu computador ou dispositivo móvel, pressione um dos seguintes botões na impressora:



Botão Bluetooth



Botão Bluetooth e Wi-Fi®



Botão Imprimir

Interfaces e serviços de rede habilitados como padrão de fábrica*

■ Interfaces de rede

- Ethernet: A comunicação de rede começa quando um cabo é conectado.

■ Serviços de rede

Serviço	Protocolo	Descrição
Servidor da web	HTTPS/HTTP	O servidor da web é usado para acessar e alterar as informações e configurações da impressora através do Gerenciamento via Web e das ferramentas de gerenciamento da Brother. Ele também é compatível com impressão usando AirPrint e Serviços Web.
SNMP	SNMP v1/v2c	O SNMP é usado para acessar e alterar as informações da impressora por meio das ferramentas de gerenciamento da Brother. Nas configurações padrão de fábrica, apenas a visualização está ativada.
LPD	LPD	O LPD é usado principalmente para impressão.
Porta 9100 (porta raw)	Porta 9100	A porta 9100 é usada principalmente para impressão. Ela também oferece suporte para visualização e alteração das informações da impressora por meio das ferramentas de gerenciamento da Brother. Nas configurações padrão de fábrica, apenas a visualização está ativada.
Resolução de nomes	NetBIOS/mDNS/LLMNR	Esses protocolos são usados para resolução de nomes.
WS-Discovery	WS-Discovery	A WS-Discovery é usada para localizar impressoras em uma rede de forma dinâmica.

*Os serviços acima podem estar desativados por padrão em alguns modelos.

É possível desativar esses serviços na barra de navegação esquerda na página Gerenciamento via Web selecionando **Rede > Rede > Protocolo**. Se o seu modelo tiver a guia **Rede** na parte superior da tela, clique nesta guia e selecione a opção **Protocolo**.

Produto e segurança de dados

Instalação do produto

Usuários não autorizados podem acessar fisicamente ou manipular remotamente o produto através da rede. Lembre-se de instalar o produto em um local seguro.

Informações pessoais

As informações pessoais armazenadas no produto podem variar dependendo do produto. Ele pode incluir dados de impressão, por exemplo. Alterar as configurações do produto pode aumentar o risco de acesso não autorizado às informações pessoais. Revise o conteúdo e o impacto das configurações antes de fazer qualquer alteração.

Usando o Bluetooth®

Este produto suporta os protocolos BR/EDR Legacy e LE Legacy para conexões Bluetooth. Esses protocolos não oferecem segurança de comunicação forte. Ao conectar dispositivos que usam esses protocolos à impressora, certifique-se de que seu ambiente de rede esteja protegido contra acesso não autorizado antes de ativar o Bluetooth.

Usando o TFTP

O produto permite acesso às informações do administrador via TFTP, mas este protocolo não garante comunicações de rede seguras e fica desativado por padrão. Certifique-se de que o seu ambiente de rede está protegido contra acesso não autorizado antes de ativar o protocolo.

Sobre os recursos de segurança do menu

Os recursos de segurança do menu ficam desativados por padrão quando você compra o produto. Para obter instruções sobre como ativá-los, consulte o Manual do Usuário do seu produto.

Registros de eventos

A impressora pode registrar eventos de segurança relacionados ao firmware. Use o Gerenciamento via Web para obter essas informações em um arquivo CSV selecionando **Geral > Informações de manutenção > Exportar**.

Senha de login

ID do evento	Descrição
1001	Alterada a senha de login para o Gerenciamento via Web
1002	Login bem-sucedido no Gerenciamento via Web
1003	Falha ao iniciar sessão no Gerenciamento via Web
1004	Alterado o comprimento mínimo da senha de administrador
1005	Administrador bloqueado
1006	Alterada a configuração de bloqueio de administrador
1007	Alterada a configuração da segurança do painel (ligada/desligada)
1008	Login bem-sucedido no painel
1009	Falha de tentativa de login no painel
1010	Painel bloqueado

ID do evento	Descrição
1011	Autenticação de comando bem-sucedida
1012	Falha na autenticação de comando
1013	Administrador bloqueado devido a falha na autenticação de comando

Configurações de segurança

ID do evento	Descrição
2001	Alterado o endereço IP
2002	Alteradas as configurações do SNMP
2003	Alteradas as configurações de atualização de firmware
2004	Alterado o local do contato
2005	Alterado o local
2006	Alterada a geolocalização (latitude)
2007	Alterada a geolocalização (longitude)
2008	Alterada a configuração para Gerenciamento via Web (configuração HTTP)
2009	Alterada a configuração do LPD
2010	Alterada a configuração da porta raw (configuração HTTP)
2011	Alterada a configuração do IPP
2012	Alterada a configuração WSD (configuração HTTP)

Ações

ID do evento	Descrição
3001	Firmware atualizado
3002	Registrado um modelo
3003	Excluído um modelo
3004	Registrado um banco de dados
3005	Excluído um banco de dados
3006	Registrada uma fonte
3007	Excluída uma fonte
3008	Dados copiados para uma unidade flash USB
3009	Trabalho de impressão executado (não registrado em modelos compatíveis com o recurso de armazenamento de registro de impressão)

Outras informações

■ Importante

- Os recursos disponíveis dependem do modelo da impressora. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário do seu produto.

■ Marcas comerciais

- A marca e os logotipos Bluetooth® são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Brother Industries, Ltd. é feito sob licença. Outras marcas e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários.
- Wi-Fi é uma marca registrada da Wi-Fi Alliance®.
- AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc., registrada nos EUA e em outros países.

Quaisquer nomes comerciais e nomes de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e quaisquer outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.