

Важна информация за защитата

Можете да свържете принтера директно към компютъра или мобилното си устройство чрез Wireless Direct. Използвайте компютъра или мобилното си устройство, за да изберете SSID на принтера, и въведете паролата, ако е необходимо. Паролата по подразбиране се намира в долната част на принтера или вътре в отделението за батериите и е обозначена с “WDP”.

Можете също така да свържете принтера към компютъра или мобилното си устройство чрез Bluetooth®. Ако при свързването се появи код за достъп на LCD дисплея на принтера ви или на компютъра или мобилното ви устройство, проверете дали той е еднакъв и на двете устройства, след което натиснете **OK**. Ако принтерът ви не разполага с LCD дисплей и кодът за достъп се показва на компютъра или мобилното ви устройство, натиснете един от следните бутони на принтера:



Бутон за Bluetooth



Бутон за Bluetooth и Wi-Fi®



Бутон “Отпечатване”

Мрежови интерфейси и услуги с активирани фабрични настройки по подразбиране*

■ Мрежови интерфейси

- Ethernet: Мрежовата комуникация започва, когато е свързан кабел.

■ Мрежови услуги

Услуга	Протокол	Описание
Уеб сървър	HTTPS/HTTP	Уеб сървърът се използва за преглеждане и промяна на информацията и настройките на принтера чрез уеб базирано управление и инструментите за управление на Brother. Той също така поддържа печат с помощта на AirPrint и уеб услуги.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP се използва за преглеждане и промяна на информацията на принтера чрез инструментите за управление на Brother. Във фабричните настройки по подразбиране е разрешено само преглеждането.
LPD	LPD	LPD се използва предимно за печат.
Порт 9100 (Raw port)	Порт 9100	Порт 9100 се използва предимно за печат. Той също така поддържа преглеждане и промяна на информацията на принтера чрез инструментите за управление на Brother. Във фабричните настройки по подразбиране е разрешено само преглеждането.
Преобразуване на имена	NetBIOS/mDNS/LLMNR	Тези протоколи се използват за преобразуване на имена.
WS-Discovery	WS-Discovery	WS-Discovery се използва за динамично откриване на принтери в дадена мрежа.

*Горепосочените услуги може да са дезактивирани по подразбиране при някои модели.

Можете да дезактивирате тези услуги в лявата лента за навигация на страницата за уеб базирано управление, като изберете **Мрежа > Мрежа > Протокол**. Ако вашият модел има раздел **Мрежа** в горната част на екрана, щракнете върху този раздел и изберете опцията **Протокол**.

Защита на продукти и данни

Инсталиране на продукт

Неупълномощени потребители могат да осъществят физически достъп до продукта или да го манипулират дистанционно чрез мрежата. Уверете се, че сте инсталирали продукта на защитено място.

Лична информация

Личната информация, съхранявана в продукта, може да варира в зависимост от продукта – например може да включва данни за печат. Промяната на настройките на продукта може да увеличи риска от неупълномощен достъп до личната информация. Уверете се, че сте прегледали съдържанието и въздействието на настройките, преди да направите каквито и да било промени.

Използване на Bluetooth®

Този продукт поддържа наследените протоколи BR/EDR Legacy и LE Legacy за Bluetooth връзки. Тези протоколи не осигуряват силна защита на комуникацията. Когато свързвате устройства, които използват тези протоколи, към принтера, преди да активирате Bluetooth, се уверете, че мрежовата ви среда е защитена срещу неупълномощен достъп.

Използване на TFTP

Този продукт поддържа достъп до информация за администратора чрез TFTP, но този протокол не гарантира защитена мрежова комуникация и е изключен по подразбиране. Уверете се, че мрежовата ви среда е защитена срещу неупълномощен достъп, преди да активирате този протокол.

Относно функциите на защита на менюто

Функциите на защита на менюто са дезактивирани по подразбиране при закупуване на продукта. За инструкции как да ги активирате, вижте Ръководство за потребителя на вашия продукт.

Регистри на събитията

Вашият принтер може да регистрира събития, свързани със защитата на фърмуера. Използвайте уеб базирано управление, за да получите тази информация в CSV файл, като изберете **Основни > Информация за поддръжка > Експортиране**.

Парола за влизане

ИД на събитие	Описание
1001	Променена парола за влизане за уеб базирано управление
1002	Успешно влизане в уеб базирано управление
1003	Неуспешно влизане в уеб базирано управление
1004	Променена минимална дължина на парола на администратор
1005	Заклучено от администратор
1006	Променена настройка за заключване от администратор
1007	Променена настройка за включване/изключване за защита на панела
1008	Успешно влизане в панела
1009	Неуспешно влизане в панела
1010	Панелът е заключен

Настройки на защитата

ИД на събитие	Описание
2001	Променен IP адрес
2002	Променени настройки на SNMP
2003	Променени настройки за актуализиране на фърмуера
2004	Променено местоположение на контакт
2005	Променено местоположение
2006	Променена геолокация (географска ширина)
2007	Променена геолокация (географска дължина)
2008	Променена настройка за уеб базирано управление (настройка на HTTP)
2009	Променена настройка на LPD
2010	Променена настройка на Raw port (настройка на HTTP)
2011	Променена настройка на IPP
2012	Променена настройка на WSD (настройка на HTTP)

Действия

ИД на събитие	Описание
3001	Актуализиран фърмуер
3002	Регистриран шаблон
3003	Изтрит шаблон
3004	Регистрирана база данни
3005	Изтрита база данни
3006	Регистриран шрифт
3007	Изтрит шрифт

Друга информация

■ Важно

- Наличните функции зависят от модела на принтера. За повече информация вижте Ръководство за потребителя на вашия продукт.

■ Търговски марки

- Думата и емблемите Bluetooth® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. и Brother Industries, Ltd. използва тези марки срещу лиценз. Други търговски марки и търговски имена са на съответните им собственици.
- Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.
- AirPrint е търговска марка на Apple Inc., регистрирана в САЩ и други страни.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, които се появяват върху устройствата на Brother, в свързаните документи и във всички останали материали, са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.