

## Vigtig sikkerhedsinformation

Du kan tilslutte din printer til din computer eller mobilenhed ved hjælp af Wireless Direct. Brug din computer eller mobilenhed til at vælge printerens SSID og indtast adgangskoden, hvis påkrævet. Standardadgangskoden findes på undersiden af printeren eller inde i batterirummet og er mærket "WDP".

Du kan også tilslutte din printer til din computer eller mobilenhed via Bluetooth®. Hvis der vises en adgangskode på printerens display eller på din computer eller mobilenhed, mens du opretter forbindelse, skal du kontrollere, at den er den samme på begge enheder, og derefter trykke på **OK**. Hvis din printer ikke har et display, og adgangskoden vises på din computer eller mobilenhed, skal du trykke på en af følgende knapper på din printer:



Bluetooth-knap



Bluetooth- og Wi-Fi®-knap



Udskriv-knap

### Fabriksstandardaktiverede netværksinterfaces og -tjenester\*

#### ■ Netværksinterfaces

- Ethernet: Netværkskommunikation starter, når et kabel tilsluttes.

#### ■ Netværkstjenester

| Service                 | Protokol           | Beskrivelse                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Webserver               | HTTPS/HTTP         | Webserveren bruges til at se og ændre printerens oplysninger og indstillinger via Webbaseret administration og Brothers administrationsværktøjer. Det understøtter også udskrivning ved hjælp af AirPrint og Webtjenester.    |
| SNMP                    | SNMP v1/v2c        | SNMP bruges til at se og ændre printerens information via Brothers administrationsværktøjer. I fabriksstandardindstillingerne er det kun visning, der er aktiveret.                                                           |
| LPD                     | LPD                | LPD bruges primært til udskrivning.                                                                                                                                                                                           |
| Port 9100<br>(raw-port) | Port 9100          | Port 9100 bruges primært til udskrivning. Det understøtter også visning og ændring af printerens information via Brothers administrationsværktøjer.<br>I fabriksstandardindstillingerne er det kun visning, der er aktiveret. |
| Navneløsning            | NetBIOS/mDNS/LLMNR | Disse protokoller bruges til navneløsning.                                                                                                                                                                                    |
| WS-Discovery            | WS-Discovery       | WS-Discovery bruges til dynamisk at finde printere på et netværk.                                                                                                                                                             |

\*Ovenstående tjenester kan være deaktiveret som standard på nogle modeller.

Du kan deaktivere disse tjenester i den venstre navigationslinje på siden Webbaseret administration ved at vælge **Network** (Netværk) > **Network** (Netværk) > **Protocol** (Protokol). Hvis din model har fanen **Network** (Netværk) øverst på skærmen, skal du klikke på denne fane og vælge indstillingen **Protocol** (Protokol).

## Produkt- og datasikkerhed

### Produktinstallation

Uautoriserede brugere kan fysisk få adgang til eller fjernstyre produktet via netværket. Sørg for at installere produktet på et sikkert sted.

### Personlige oplysninger

De personlige oplysninger, der er gemt i produktet, kan variere afhængigt af produktet – for eksempel kan det inkludere udskriftsdata. Ændring af produktets indstillinger kan øge risikoen for uautoriseret adgang til de personlige oplysninger. Sørg for at gennemgå indholdet og konsekvenserne af indstillingerne, før du foretager ændringer.

### Brug af Bluetooth®

Dette produkt understøtter BR/EDR Legacy- og LE Legacy-protokoller til Bluetooth-forbindelser. Disse protokoller giver ikke stærk kommunikationssikkerhed. Når du tilslutter enheder, der bruger disse protokoller, til din printer, skal du sørge for, at dit netværksmiljø er beskyttet mod uautoriseret adgang, før du aktiverer Bluetooth.

### Anvendelse af TFTP

Dette produkt understøtter adgang til administratorinformation via TFTP, men denne protokol garanterer ikke sikre netværkskommunikationer og er deaktiveret som standard. Sørg for, at dit netværksmiljø er beskyttet mod uautoriseret adgang, før du aktiverer protokollen.

### Om menu-sikkerhedsfunktioner

Menu-sikkerhedsfunktionerne er deaktiveret som standard, når du køber produktet. For instruktioner om hvordan du aktiverer dem henvises der til produktets brugsanvisning.

### Hændelseslogfiler

Din printer kan logge sikkerhedshændelser relateret til firmwaren. Brug Webbaseret administration til at få disse oplysninger i en CSV-fil ved at vælge **General** (Generelt) > **Maintenance Information** (Vedligeholdelsesoplysninger) > **Export** (Eksporter).

### Loginadgangskode

| Hændelses-ID | Beskrivelse                                             |
|--------------|---------------------------------------------------------|
| 1001         | Ændrede loginadgangskoden for Webbaseret administration |
| 1002         | Succesfuld login til Webbaseret administration          |
| 1003         | Fejl ved login til Webbaseret administration            |
| 1004         | Ændret minimumslængde for administratoradgangskode      |
| 1005         | Administratorkonto låst                                 |
| 1006         | Ændret indstilling for administratorlås                 |
| 1007         | Ændrede til/fra-indstillingen for panelsikkerhed        |
| 1008         | Succesfuld login til panelet                            |
| 1009         | Mislykket login til panelet                             |
| 1010         | Panel låst                                              |

## Sikkerhedsindstillinger

| Hændelses-ID | Beskrivelse                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2001         | Ændrede IP-adressen                                                  |
| 2002         | Ændrede SNMP-indstillingerne                                         |
| 2003         | Ændrede indstillingerne for firmwareopdatering                       |
| 2004         | Ændrede kontaktplaceringen                                           |
| 2005         | Ændrede placering                                                    |
| 2006         | Ændrede geolokation (breddegrad)                                     |
| 2007         | Ændrede geolokation (længdegrad)                                     |
| 2008         | Ændrede indstilling for webbaseret administration (HTTP-indstilling) |
| 2009         | Ændrede LPD-indstillingerne                                          |
| 2010         | Ændrede indstillingen for raw-port (HTTP-indstilling)                |
| 2011         | Ændrede IPP-indstillingerne                                          |
| 2012         | Ændrede WSD-indstillingen (HTTP-indstilling)                         |

## Handlinger

| Hændelses-ID | Beskrivelse                |
|--------------|----------------------------|
| 3001         | Opdaterede firmware        |
| 3002         | Registrerede en skabelon   |
| 3003         | Slettede en skabelon       |
| 3004         | Registrerede en database   |
| 3005         | Slettede en database       |
| 3006         | Registrerede en skrifttype |
| 3007         | Slettede en skrifttype     |

## Andre oplysninger

### ■ Vigtigt!

- De tilgængelige funktioner afhænger af printerens model. For mere information henvises der til produktets brugsanvisning.

### ■ Varemærker

- Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
- Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- AirPrint er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

**Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer, er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.**

DAN