

Vigtig sikkerhedsinformation

Du kan tilslutte din printer til din computer eller mobilenhed ved hjælp af Wireless Direct. Brug din computer eller mobilenhed til at vælge printerens SSID og indtast adgangskoden, hvis påkrævet. Standardadgangskoden findes på undersiden af printeren eller inde i batterirummet og er mærket "WDP".

Du kan også tilslutte din printer til din computer eller mobilenhed via Bluetooth®. Hvis der vises en adgangskode på printerens display eller på din computer eller mobilenhed, mens du opretter forbindelse, skal du kontrollere, at den er den samme på begge enheder, og derefter trykke på **OK**. Hvis din printer ikke har et display, og adgangskoden vises på din computer eller mobilenhed, skal du trykke på en af følgende knapper på din printer:



Bluetooth-knap



Bluetooth- og Wi-Fi®-knap



Udskriv-knap

Fabriksstandardaktiverede netværksinterfaces og -tjenester*

■ Netværksinterfaces

- Ethernet: Netværkskommunikation starter, når et kabel tilsluttes.

■ Netværkstjenester

Service	Protokol	Beskrivelse
Webserver	HTTPS/HTTP	Webserveren bruges til at se og ændre printerens oplysninger og indstillinger via Webbaseret administration og Brothers administrationsværktøjer. Det understøtter også udskrivning ved hjælp af AirPrint og Webtjenester.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP bruges til at se og ændre printerens information via Brothers administrationsværktøjer. I fabriksstandardindstillingerne er det kun visning, der er aktiveret.
LPD	LPD	LPD bruges primært til udskrivning.
Port 9100 (raw-port)	Port 9100	Port 9100 bruges primært til udskrivning. Det understøtter også visning og ændring af printerens information via Brothers administrationsværktøjer. I fabriksstandardindstillingerne er det kun visning, der er aktiveret.
Navneløsning	NetBIOS/mDNS/LLMNR	Disse protokoller bruges til navneløsning.
WS-Discovery	WS-Discovery	WS-Discovery bruges til dynamisk at finde printere på et netværk.

*Ovenstående tjenester kan være deaktiveret som standard på nogle modeller.

Du kan deaktivere disse tjenester i den venstre navigationslinje på siden Webbaseret administration ved at vælge **Network** (Netværk) > **Network** (Netværk) > **Protocol** (Protokol). Hvis din model har fanen **Network** (Netværk) øverst på skærmen, skal du klikke på denne fane og vælge indstillingen **Protocol** (Protokol).

Produkt- og datasikkerhed

Produktinstallation

Uautoriserede brugere kan fysisk få adgang til eller fjernstyre produktet via netværket. Sørg for at installere produktet på et sikkert sted.

Personlige oplysninger

De personlige oplysninger, der er gemt i produktet, kan variere afhængigt af produktet – for eksempel kan det inkludere udskriftsdata. Ændring af produktets indstillinger kan øge risikoen for uautoriseret adgang til de personlige oplysninger. Sørg for at gennemgå indholdet og konsekvenserne af indstillingerne, før du foretager ændringer.

Brug af Bluetooth®

Dette produkt understøtter BR/EDR Legacy- og LE Legacy-protokoller til Bluetooth-forbindelser. Disse protokoller giver ikke stærk kommunikationssikkerhed. Når du tilslutter enheder, der bruger disse protokoller, til din printer, skal du sørge for, at dit netværksmiljø er beskyttet mod uautoriseret adgang, før du aktiverer Bluetooth.

Anvendelse af TFTP

Dette produkt understøtter adgang til administratorinformation via TFTP, men denne protokol garanterer ikke sikre netværkskommunikationer og er deaktiveret som standard. Sørg for, at dit netværksmiljø er beskyttet mod uautoriseret adgang, før du aktiverer protokollen.

Om menu-sikkerhedsfunktioner

Menu-sikkerhedsfunktionerne er deaktiveret som standard, når du køber produktet. For instruktioner om hvordan du aktiverer dem henvises der til produktets brugsanvisning.

Hændelseslogfiler

Din printer kan logge sikkerhedshændelser relateret til firmwaren. Brug Webbaseret administration til at få disse oplysninger i en CSV-fil ved at vælge **General** (Generelt) > **Maintenance Information** (Vedligeholdelsesoplysninger) > **Export** (Eksporter).

Loginadgangskode

Hændelses-ID	Beskrivelse
1001	Ændrede loginadgangskoden for Webbaseret administration
1002	Succesfuld login til Webbaseret administration
1003	Fejl ved login til Webbaseret administration
1004	Ændret minimumslængde for administratoradgangskode
1005	Administratorkonto låst
1006	Ændret indstilling for administratorlås
1007	Ændrede til/fra-indstillingen for panelsikkerhed
1008	Succesfuld login til panelet
1009	Mislykket login til panelet
1010	Panel låst

Hændelses-ID	Beskrivelse
1011	Kommandogodkendelse gennemført
1012	Kommandogodkendelse mislykket
1013	Administratorkonto låst på grund af mislykket kommandogodkendelse

Sikkerhedsindstillinger

Hændelses-ID	Beskrivelse
2001	Ændrede IP-adressen
2002	Ændrede SNMP-indstillingerne
2003	Ændrede indstillingerne for firmwareopdatering
2004	Ændrede kontaktplaceringen
2005	Ændrede placering
2006	Ændrede geolokation (breddegrad)
2007	Ændrede geolokation (længdegrad)
2008	Ændrede indstilling for webbaseret administration (HTTP-indstilling)
2009	Ændrede LPD-indstillingerne
2010	Ændrede indstillingen for raw-port (HTTP-indstilling)
2011	Ændrede IPP-indstillingerne
2012	Ændrede WSD-indstillingen (HTTP-indstilling)

Handlinger

Hændelses-ID	Beskrivelse
3001	Opdaterede firmware
3002	Registrerede en skabelon
3003	Slettede en skabelon
3004	Registrerede en database
3005	Slettede en database
3006	Registrerede en skrifttype
3007	Slettede en skrifttype
3008	Sikkerhedskopieret data til et USB-flashdrev
3009	Udførte et udskriftsjob (registreres ikke på modeller, der understøtter funktionen til lagring af udskrivningslogfiler)

Andre oplysninger

■ Vigtigt!

- De tilgængelige funktioner afhænger af printerens model. For mere information henvises der til produktets brugsanvisning.

■ Varemærker

- Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens. Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
- Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.
- AirPrint er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer, er alle varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.