Informations de sécurité importantes

Vous pouvez connecter votre imprimante à votre ordinateur ou à votre appareil mobile directement à l'aide de Wireless Direct. Utilisez votre ordinateur ou votre appareil mobile pour sélectionner le SSID de l'imprimante et entrez le mot de passe si nécessaire. Le mot de passe par défaut se trouve sous l'imprimante ou à l'intérieur du compartiment de la batterie et est marqué « WDP ».

Vous pouvez également connecter votre imprimante à votre ordinateur ou appareil mobile directement via une connexion Bluetooth®/MD. Si le mot de passe s'affiche sur l'écran LCD de votre imprimante ou sur votre ordinateur ou appareil mobile lors de la connexion, assurez-vous que le mot de passe est identique sur les deux appareils, puis appuyez sur **OK**. Si votre imprimante ne comporte pas d'écran LCD et que le mot de passe s'affiche sur votre ordinateur ou appareil mobile, appuyez sur l'un des boutons suivants de votre imprimante :

Bouton Bluetooth

Bouton Bluetooth et Wi-Fi®

Bouton Imprimer

Interfaces et services réseau activés dans les paramètres par défaut*

■ **Interfaces réseau**

- Ethernet : la communication réseau commence lorsqu'un câble est connecté.

■ **Services réseau**

Service	Protocole	Description
Serveur Web	HTTPS/HTTP	Le serveur Web sert à afficher et à modifier les informations et les paramètres de l'imprimante via la gestion à partir du Web et les outils de gestion Brother. Il prend également en charge l'impression avec AirPrint et les services Web.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP sert à afficher et modifier les informations de l'imprimante via les outils de gestion Brother. Dans les paramètres par défaut, seul l'affichage est activé.
LPD	LPD	LPD sert principalement pour l'impression.
Port 9100 (Port Raw)	Port 9100	Port 9100 sert principalement pour l'impression. Il prend également en charge l'affichage et la modification des informations de l'imprimante via les outils de gestion Brother. Dans les paramètres par défaut, seul l'affichage est activé.
Résolution de nom	NetBIOS/mDNS/LLMNR	Ces protocoles sont utilisés pour la résolution de nom.
WS-Discovery	WS-Discovery	WS-Discovery sert à détecter de façon dynamique les imprimantes sur un réseau.

*Les services ci-dessus peuvent être désactivés par défaut sur certains modèles.

Vous pouvez désactiver ces services dans la barre de navigation de gauche de la page Gestion à partir du Web en sélectionnant **Réseau** > **Réseau** > **Protocole**. Si votre modèle comporte l'onglet **Réseau** en haut de l'écran, cliquez sur cet onglet et sélectionnez l'option **Protocole**.

Sécurité du produit et des données

Installation du produit

Des personnes non autorisées pourraient accéder physiquement au produit ou le manipuler à distance via le réseau. Veillez à installer le produit dans un lieu sûr.

Informations personnelles

Les informations personnelles stockées dans le produit peuvent varier selon le produit. Elles peuvent comprendre, par exemple, des données d'impression. La modification des paramètres du produit peut augmenter le risque d'accès non autorisé aux informations personnelles. Assurez-vous de passer en revue le contenu et l'impact des paramètres avant de procéder à toute modification.

Utilisation du Bluetooth®/MD

Ce produit prend en charge les anciens protocoles BR/EDR et LE pour les connexions Bluetooth. Ces protocoles n'offrent pas une sécurité de communication solide. Lorsque vous connectez des appareils qui utilisent ces protocoles à votre imprimante, assurez-vous que votre environnement réseau est protégé contre les accès non autorisés avant d'activer Bluetooth.

Utilisation de TFTP

Ce produit prend en charge l'accès aux informations sur l'administrateur via TFTP, mais ce protocole ne garantit pas des communications réseau sûres et est donc désactivé par défaut. Assurez-vous que votre environnement réseau est protégé contre les accès non autorisés avant d'activer le protocole.

À propos des fonctions de sécurité des menus

Les fonctions de sécurité des menus sont désactivées par défaut lorsque vous faites l'acquisition du produit. Pour savoir comment les activer, consultez le Guide de l'utilisateur de votre produit.

Journaux des événements

Votre imprimante peut journaliser les événements de sécurité liés au micrologiciel. Utilisez la gestion à partir du Web pour obtenir ces informations dans un fichier CSV en sélectionnant **Général** > **Information d'entretien** > **Exporter**.

Mot de passe de connexion

ID d’événement	Description
1001	Modification du mot de passe de connexion pour la gestion à partir du Web
1002	Connexion réussie à la gestion à partir du Web
1003	Échec de connexion à la gestion à partir du Web
1004	Modification de la longueur minimale du mot de passe administrateur
1005	Verrouillage administrateur
1006	Modification du paramètre de verrouillage administrateur
1007	Modification du paramètre d’activation/de désactivation pour le panneau de sécurité
1008	Connexion réussie au panneau
1009	Échec de connexion au panneau
1010	Verrouillage du panneau

Paramètres de sécurité

ID d’événement	Description
2001	Modification de l’adresse IP
2002	Modification des paramètres SNMP
2003	Modification des paramètres de mise à jour du micrologiciel
2004	Modification de l’emplacement du contact
2005	Modification de l’emplacement
2006	Modification de la géolocalisation (latitude)
2007	Modification de la géolocalisation (longitude)
2008	Modification du paramètre pour la gestion à partir du Web (paramètre HTTP)
2009	Modification du paramètre LPD
2010	Modification du paramètre Port Raw (paramètre HTTP)
2011	Modification du paramètre IPP
2012	Modification du paramètre WSD (paramètre HTTP)

Actions

ID d’événement	Description
3001	Mise à jour du micrologiciel
3002	Enregistrement d’un modèle
3003	Suppression d’un modèle
3004	Enregistrement d’une base de données
3005	Suppression d’une base de données
3006	Enregistrement d’une police
3007	Suppression d’une police

Autres informations

■ Important

- Les fonctions disponibles dépendent du modèle de l’imprimante. Pour plus d’informations, consultez le guide de l’utilisateur de votre produit.

■ Marques commerciales

- Les logos et le mot Bluetooth®/MD sont des marques commerciales déposées appartenant Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. se fait sous licence. Toutes les marques commerciales et autres noms de marque et de produit sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
- Wi-Fi est une marque commerciale déposée de Wi-Fi Alliance®.
- AirPrint est une marque commerciale d’Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.

Tous les noms commerciaux et noms de produits des sociétés apparaissant sur les produits Brother, les documents connexes et tout autre matériel sont des marques commerciales ou des marques déposées de ces sociétés respectives.