

Informazioni importanti sulla sicurezza

È possibile collegare la stampante al computer o al dispositivo mobile mediante Wireless Direct. Usare il computer o il dispositivo mobile per selezionare l'SSID della stampante e immettere la password, se necessario. La password predefinita è riportata sul fondo della stampante oppure all'interno del vano batteria ed è contrassegnata con la dicitura "WDP".

È anche possibile collegare la stampante al computer o al dispositivo mobile mediante Bluetooth®. Se durante la connessione viene visualizzato un codice di accesso sull'LCD della stampante o sul computer o dispositivo mobile, verificare che sia lo stesso su entrambi i dispositivi, quindi premere **OK**. Se la stampante non dispone di un LCD e il codice di accesso viene visualizzato sul computer o sul dispositivo mobile, premere uno dei seguenti pulsanti sulla stampante:



Pulsante Bluetooth



Pulsante Bluetooth e Wi-Fi®



Pulsante Stampa

Interfacce e servizi di rete abilitati nelle impostazioni predefinite di fabbrica*

■ Interfacce di rete

- Ethernet: la comunicazione di rete inizia quando è collegato un cavo.

■ Servizi di rete

Servizio	Protocollo	Descrizione
Server Web	HTTPS/HTTP	Il server Web viene utilizzato per visualizzare e modificare le informazioni e le impostazioni della stampante tramite Gestione basata sul Web e gli strumenti di gestione Brother. Supporta anche la stampa mediante AirPrint e Web Services.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP consente di visualizzare e modificare le informazioni della stampante tramite gli strumenti di gestione Brother. Nelle impostazioni predefinite di fabbrica è abilitata solo la visualizzazione.
LPD	LPD	LPD è usato principalmente per stampare.
Port 9100 (Raw port)	Port 9100	Port 9100 è usato principalmente per stampare. Consente anche di visualizzare e modificare le informazioni della stampante tramite gli strumenti di gestione Brother. Nelle impostazioni predefinite di fabbrica è abilitata solo la visualizzazione.
Risoluzione del nome	NetBIOS/mDNS/LLMNR	Questi protocolli sono usati per la risoluzione del nome.
WS-Discovery	WS-Discovery	WS-Discovery consente di rilevare dinamicamente le stampanti su una rete.

*I servizi di cui sopra possono essere disattivati per impostazione predefinita su alcuni modelli.

È possibile disattivare questi servizi nella barra di navigazione sinistra della pagina Gestione basata sul Web selezionando **Rete > Rete > Protocollo**. Se il modello presenta la scheda **Rete** nella parte superiore dello schermo, fare clic su questa scheda e selezionare l'opzione **Protocollo**.

Sicurezza del prodotto e dei dati

Installazione del prodotto

Gli utenti non autorizzati possono accedere fisicamente o manipolare a distanza il prodotto attraverso la rete. Assicurarsi di installare il prodotto in un luogo sicuro.

Informazioni personali

Le informazioni personali memorizzate nel prodotto possono variare a seconda del prodotto stesso, ad esempio possono includere dati di stampa. La modifica delle impostazioni del prodotto può far aumentare il rischio di accesso non autorizzato alle informazioni personali. Prima di apportare qualsiasi modifica, assicurarsi di rivedere il contenuto e l'impatto delle impostazioni.

Uso di Bluetooth®

Questo prodotto supporta i protocolli BR/EDR Legacy e LE Legacy per le connessioni Bluetooth. Questi protocolli non offrono una forte sicurezza di comunicazione. Quando si collegano alla stampante dispositivi che utilizzano questi protocolli, prima di attivare il Bluetooth assicurarsi che l'ambiente di rete sia protetto da accessi non autorizzati.

Uso di TFTP

Questo prodotto supporta l'accesso alle informazioni dell'amministratore tramite TFTP, ma questo protocollo non garantisce comunicazioni di rete sicure ed è disattivato per impostazione predefinita. Prima di abilitare il protocollo, accertarsi che l'ambiente di rete sia protetto da accessi non autorizzati.

Informazioni sulle funzioni di sicurezza del menu

Le funzioni di sicurezza del menu sono disabilitate per impostazione predefinita al momento dell'acquisto del prodotto. Per istruzioni su come abilitarle, vedere la Guida dell'utente del prodotto.

Registri degli eventi

La stampante può registrare gli eventi di sicurezza relativi al firmware. Usare Gestione basata sul Web per ottenere queste informazioni in un file CSV selezionando **Informazioni generali > Informazioni manutenzione > Esporta**.

Password di accesso

ID evento	Descrizione
1001	Password di accesso per Gestione basata sul Web modificata
1002	Accesso a Gestione basata sul Web eseguito correttamente
1003	Accesso a Gestione basata sul Web non riuscito
1004	Lunghezza minima password amministratore modificata
1005	Amministratore bloccato
1006	Impostazione di blocco dell'amministratore modificata
1007	Impostazione Acceso/Spento per la sicurezza del pannello modificata
1008	Accesso al pannello eseguito correttamente
1009	Accesso al pannello non riuscito
1010	Pannello bloccato
1011	Autenticazione comando riuscita
1012	Autenticazione comando non riuscita
1013	Bloccato dall'amministratore a causa dell'autenticazione comando non riuscita

Impostazioni di sicurezza

ID evento	Descrizione
2001	Indirizzo IP modificato
2002	Impostazioni SNMP modificate
2003	Impostazioni di aggiornamento del firmware modificate
2004	Posizione del contatto modificata
2005	Posizione modificata
2006	Geolocalizzazione (latitudine) modificata
2007	Geolocalizzazione (longitudine) modificata
2008	Impostazione per Gestione basata sul Web (impostazione HTTP) modificata
2009	Impostazione LPD modificata
2010	Impostazione di Raw port (impostazione HTTP) modificata
2011	Impostazione IPP modificata
2012	Impostazione di WSD (impostazione HTTP) modificata

Azioni

ID evento	Descrizione
3001	Firmware aggiornato
3002	Modello registrato
3003	Modello eliminato
3004	Database registrato
3005	Database eliminato
3006	Font registrato

ID evento	Descrizione
3007	Font eliminato
3008	Backup dei dati eseguito su un'unità flash USB
3009	È stato eseguito un lavoro di stampa (non registrato sui modelli che supportano la funzione di archiviazione del registro di stampa)

Altre informazioni

■ Importante

- Le funzioni disponibili dipendono dal modello della stampante. Per ulteriori informazioni, consultare la Guida dell'utente del prodotto.

■ Marchi

- Il marchio denominativo e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi forma di utilizzo di tali marchi da parte di Brother Industries, Ltd. è soggetta a licenza. Altri marchi e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.
- Wi-Fi è un marchio registrato di Wi-Fi Alliance®.
- AirPrint è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Tutti i nomi commerciali e i nomi di prodotto delle società citati nei prodotti Brother, nei relativi documenti e in qualsiasi altro materiale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società.