

Informații importante referitoare la securitate

Puteți conecta imprimanta direct la computer sau la dispozitivul mobil utilizând Wireless Direct. Utilizați computerul sau dispozitivul mobil pentru a selecta SSID-ul imprimantei și introduceți parola, dacă este necesar. Parola implicită este amplasată în partea de jos a imprimantei sau în interiorul compartimentului bateriei și este marcată prin „WDP”.

Puteți conecta imprimanta la computer sau la dispozitivul mobil și prin Bluetooth®. Dacă apare o parolă pe ecranul LCD al imprimantei sau pe computer, respectiv pe dispozitivul mobil în timpul conectării, asigurați-vă că este aceeași parolă pe ambele dispozitive și apoi apăsați **OK**. Dacă imprimanta dvs. nu are ecran LCD, iar parola este afișată pe computer sau pe dispozitivul mobil, apăsați unul dintre următoarele butoane de la imprimantă.



Butonul Bluetooth



Butonul Bluetooth și Wi-Fi®



Butonul Tipărire

Interfețe și servicii de rețea activate implicit din fabricație*

■ Interfețe de rețea

- Ethernet: Comunicarea în rețea începe atunci când se conectează un cablu.

■ Servicii de rețea

Serviciu	Protocol	Descriere
Server web	HTTPS/HTTP	Acest server web se utilizează pentru vizualizarea și modificarea informațiilor și a setărilor imprimantei prin intermediul Web Based Management și a instrumentelor de administrare de la Brother. De asemenea, permite imprimarea cu AirPrint și servicii web.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP se utilizează pentru vizualizarea și modificarea informațiilor imprimantei prin intermediul instrumentelor de administrare de la Brother. În setarea implicită din fabricație este activată doar vizualizarea.
LPD	LPD	LPD se utilizează, în principal, pentru imprimare.
Port 9100 (Raw Port)	Port 9100	Portul 9100 se utilizează, în principal, pentru imprimare. De asemenea, permite vizualizarea și modificarea informațiilor imprimantei prin intermediul instrumentelor de administrare de la Brother. În setarea implicită din fabricație este activată doar vizualizarea.
Rezoluție de nume	NetBIOS/mDNS/LLMNR	Aceste protocoale se utilizează pentru rezoluția de nume.
WS-Discovery	WS-Discovery	WS-Discovery se utilizează pentru descoperirea dinamică a imprimantelor dintr-o rețea.

*Este posibil ca serviciile menționate mai sus să fie dezactivate implicit la anumite modele.

Puteți dezactiva aceste servicii pe pagina Web Based Management, selectând **Rețea > Rețea > Protocol** pe bara de navigare din partea stângă. Dacă modelul dvs. are fila **Rețea** în partea de sus a ecranului, faceți clic pe fila respectivă și selectați opțiunea **Protocol**.

Securitatea produsului și a datelor

Instalarea produsului

Utilizatorii neautorizați pot accesa fizic sau manipula de la distanță produsul prin intermediul rețelei. Asigurați-vă că instalați produsul într-un loc sigur.

Informații cu caracter personal

Informațiile cu caracter personal stocate în produs pot varia în funcție de produs, de ex. poate conține datele tipărite. Modificarea setărilor produsului poate crește riscul de accesare neautorizată a informațiilor cu caracter personal. Analizați conținutul și impactul setărilor înainte de a efectua modificări.

Utilizarea Bluetooth®

Produsul acceptă protocoalele BR/EDR Legacy și LE Legacy pentru conexiuni prin Bluetooth. Aceste protocoale nu oferă o securitate sporită a comunicațiilor. Dacă doriți să conectați la imprimantă dispozitive care utilizează aceste protocoale, asigurați-vă că mediul de rețea este protejat împotriva accesului neautorizat înainte de activarea funcției Bluetooth.

Utilizarea TFTP

Produsul permite accesarea informațiilor administratorului prin TFTP, dar acest protocol nu garantează securitatea comunicațiilor în rețea și este dezactivat implicit. Asigurați-vă că mediul de rețea este protejat împotriva accesului neautorizat înainte de activarea protocolului.

Despre funcțiile Securitate meniu

Funcțiile Securitate meniu sunt dezactivate implicit atunci când achiziționați produsul. Pentru instrucțiuni privind activarea acestora, consultați Manualul de utilizare aferent produsului dvs.

Înregistrări evenimente

Imprimanta poate înregistra evenimentele de securitate referitoare la firmware. Utilizați Web Based Management, ca să obțineți aceste informații într-un fișier CSV, selectând **General > Informații întreținere > Export**.

Parolă de conectare

ID eveniment	Descriere
1001	Parola de conectare la Web Based Management a fost modificată
1002	Conectare la Web Based Management reușită
1003	Conectare la Web Based Management eșuată
1004	Lungimea minimă a parolei administratorului a fost modificată
1005	Blocat administrator
1006	Setarea Blocare administrator a fost modificată
1007	Setarea Pornit/Oprit pentru panoul de securitate a fost modificată
1008	Conectare reușită la panou
1009	Conectare eșuată la panou
1010	Panou blocat

Setări de securitate

ID eveniment	Descriere
2001	Adresa IP a fost modificată
2002	Setările SNMP au fost modificate
2003	Setările pentru actualizare firmware au fost modificate
2004	Locația de contact a fost modificată
2005	Locația a fost modificată
2006	Geolocația a fost modificată (latitudine)
2007	Geolocația a fost modificată (longitudine)
2008	Setarea pentru Web Based Management (setarea HTTP) a fost modificată
2009	Setarea LPD a fost modificată
2010	Setarea Raw Port (setarea HTTP) a fost modificată
2011	Setarea IPP a fost modificată
2012	Setarea WSD (setarea HTTP) a fost modificată

Acțiuni

ID eveniment	Descriere
3001	S-a actualizat firmware-ul
3002	S-a înregistrat un șablon
3003	S-a șters un șablon
3004	S-a înregistrat o bază de date
3005	S-a șters o bază de date
3006	S-a înregistrat un font
3007	S-a șters un font

Alte informații

■ Important

- Funcțiile disponibile depind de modelul imprimantei. Pentru mai multe informații, consultați Manualul de utilizare al produsului.

■ Mărci comerciale

- Marca verbală și logo-urile Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Brother Industries, Ltd. se face sub licență. Alte mărci comerciale înregistrate și denumiri comerciale sunt deținute de proprietarii respectivi.
- Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
- AirPrint este o marcă comercială a Apple Inc. înregistrată în Statele Unite și în alte țări.

Toate denumirile comerciale și denumirile de produse ale companiilor care apar la produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale înregistrate ale respectivelor companii.