Información de seguridad importante

Puede conectar la impresora directamente a su ordenador o dispositivo móvil usando Wireless Direct. Utilice su ordenador o dispositivo móvil para seleccionar el SSID de la impresora e ingrese la contraseña si es necesario. La contraseña predeterminada se encuentra en la parte inferior de la impresora o dentro del compartimento de la batería, y está marcada como “WDP”.

También puede conectar la impresora a su ordenador o dispositivo móvil mediante Bluetooth®. Si durante la conexión aparece un código de acceso en la pantalla LCD de la impresora o en el ordenador o dispositivo móvil, compruebe que es el mismo en ambos dispositivos y, a continuación, pulse **OK**. Si la impresora no tiene pantalla LCD y el código de acceso aparece en su ordenador o dispositivo móvil, pulse uno de los siguientes botones de la impresora:

Botón Bluetooth

Botón Bluetooth y Wi-Fi®

Botón Imprimir

Interfaces y servicios de red habilitados con valor predeterminado de fábrica*

■ **Interfaces de red**

- Ethernet: la comunicación en red se inicia cuando se conecta un cable.

■ **Servicios de red**

Al cliente	Protocolo	Descripción
Servidor web	HTTPS/HTTP	El servidor web se utiliza para ver y cambiar la información y la configuración de la impresora a través de Administración basada en Web y las herramientas de gestión de Brother. También admite la impresión mediante AirPrint y Web Services (Servicios web).
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP se utiliza para ver y cambiar la información de la impresora a través de las herramientas de gestión de Brother. En la configuración con valor predeterminado de fábrica, solo está activada la visualización.
LPD	LPD	El LPD se utiliza principalmente para imprimir.
Puerto 9100 (puerto no procesado)	Puerto 9100	El puerto 9100 se utiliza principalmente para imprimir. También permite ver y cambiar la información de la impresora a través de las herramientas de gestión de Brother. En la configuración con valor predeterminado de fábrica, solo está activada la visualización.
Resolución de nombre	NetBIOS/mDNS/LLMNR	Estos protocolos se utilizan para la resolución de nombre.
WS-Discovery	WS-Discovery	WS-Discovery se utiliza para la detección dinámica de impresoras en una red.

***** Los servicios anteriores pueden estar desactivados de forma predeterminada en algunos modelos.

Puede desactivar estos servicios en la barra de navegación izquierda de la página Administración basada en Web; para ello, seleccione **Red** > **Red** > **Protocolo**. Si su modelo tiene la pestaña **Red** en la parte superior de la pantalla, haga clic en esta pestaña y seleccione la opción **Protocolo**.

Seguridad de datos y productos

Instalación del producto

Los usuarios no autorizados pueden acceder físicamente al producto o manipularlo a distancia a través de la red. Asegúrese de instalar el producto en un lugar seguro.

Información personal

La información personal almacenada en el producto puede variar en función del producto; por ejemplo, puede incluir datos de impresión. Cambiar la configuración del producto puede aumentar el riesgo de acceso no autorizado a la información personal. Asegúrese de revisar el contenido y el impacto de la configuración antes de realizar cualquier cambio.

Mediante Bluetooth®

Este producto es compatible con los protocolos heredados BR/EDR y LE para conexiones Bluetooth. Estos protocolos no ofrecen una seguridad de comunicación sólida. Cuando conecte dispositivos que utilicen estos protocolos a la impresora, asegúrese de que el entorno de red esté protegido contra accesos no autorizados antes de activar Bluetooth.

Mediante TFTP

Este producto admite el acceso a la información del administrador a través de TFTP, pero este protocolo no garantiza comunicaciones de red seguras y está desactivado de forma predeterminada. Asegúrese de que el entorno de red esté protegido contra accesos no autorizados antes de activar el protocolo.

Acerca de las funciones de seguridad del menú

Las funciones de seguridad del menú están desactivadas de forma predeterminada al adquirir el producto. Para obtener instrucciones sobre cómo activarlas, consulte la Guía del usuario de su producto.

Registros de eventos

La impresora puede registrar eventos de seguridad relacionados con el firmware. Utilice Administración basada en Web para obtener esta información en un archivo CSV; para ello, seleccione **General** > **Información de mantenimiento** > **Exportar**.

Contraseña de inicio de sesión

ID del evento	Descripción
1001	Se cambió la contraseña de inicio de sesión para la Administración basada en Web
1002	Inicio de sesión correcto en Administración basada en Web
1003	Error de inicio de sesión en Administración basada en Web
1004	Se cambió la longitud mínima de la contraseña de administrador
1005	Administrador bloqueado
1006	Se cambió la configuración del bloqueo de administrador
1007	Se cambió el ajuste Activado/Desactivado para la seguridad del panel
1008	Inicio de sesión exitoso en el panel
1009	Inicio de sesión fallido en el panel
1010	Panel bloqueado

Configuración de seguridad

ID del evento	Descripción
2001	Se cambió la dirección IP
2002	Se cambió la configuración del SNMP
2003	Se cambió la configuración de actualización del firmware
2004	Se cambió la ubicación de contacto
2005	Se cambió la ubicación
2006	Se cambió la geolocalización (latitud)
2007	Se cambió la geolocalización (longitud)
2008	Se cambió la configuración para Administración basada en Web (configuración del HTTP)
2009	Se cambió la configuración del LPD
2010	Se cambió la configuración del puerto no procesado (configuración del HTTP)
2011	Se cambió la configuración del IPP
2012	Se cambió la configuración de WSD (configuración del HTTP)

Acciones

ID del evento	Descripción
3001	Se actualizó el firmware
3002	Se registró una plantilla
3003	Se eliminó una plantilla
3004	Se registró una base de datos
3005	Se eliminó una base de datos
3006	Se registró una fuente
3007	Se eliminó una fuente

Más información

■ Importante

- Las funciones disponibles dependen del modelo de la impresora. Para obtener más información, consulte la Guía del usuario del producto.

■ Marcas comerciales

- La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de estos por parte de Brother Industries, Ltd. está sujeto a licencia. El resto de nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Wi-Fi es una marca comercial registrada de Wi-Fi Alliance®.
- AirPrint es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países.

Los nombres comerciales y de productos de empresas que aparecen en los productos Brother, en documentos relacionados y en cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.