

## Viktig säkerhetsinformation

Du kan ansluta din skrivare till datorn eller den mobila enheten direkt med hjälp av Wireless Direct. Med datorn eller den mobila enheten väljer du skrivarens SSID och anger lösenordet om det krävs. Standardlösenordet finns på undersidan av skrivaren och inuti batteriutrymmet märkt med "WDP".

Du kan även ansluta din skrivare till datorn eller den mobila enheten direkt via Bluetooth®. Om ett lösenord visas på skrivarens LCD-skärm eller på din dator eller mobila enhet under anslutningen, kontrollera att det är samma på båda enheterna och tryck sedan på **OK**. Om din skrivare inte har en LCD-skärm och lösenordet visas på din dator eller mobila enhet trycker du på en av de följande knapparna på skrivaren:



Bluetooth-knapp



Knapp för Bluetooth och Wi-Fi®



Knappen Skriv ut

### Fabriksinställda nätverksgränssnitt och tjänster\*

#### ■ Nätverksgränssnitt

- Ethernet: Nätverkskommunikationen startar när en kabel ansluts.

#### ■ Nätverkstjänster

| Kundtjänst              | Protokoll          | Beskrivning                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Webbserver              | HTTPS/HTTP         | Webbservern används för att visa och ändra skrivarens information och inställningar via webbaserad hantering och Brothers hanteringsverktyg. Den stöder även utskrift med AirPrint och webbtjänster. |
| SNMP                    | SNMP v1/v2c        | SNMP används för att visa och ändra skrivarens information via Brothers hanteringsverktyg. I fabriksinställningarna har endast visning aktiverats.                                                   |
| LPD                     | LPD                | LPD används främst för utskrift.                                                                                                                                                                     |
| Port 9100<br>(Raw Port) | Port 9100          | Port 9100 används främst för utskrift. Den stöder även visning och ändring av skrivarens information via Brothers hanteringsverktyg.<br>I fabriksinställningarna har endast visning aktiverats.      |
| Namnupplösning          | NetBIOS/mDNS/LLMNR | Dessa protokoll används för namnupplösning.                                                                                                                                                          |
| WS-Discovery            | WS-Discovery       | WS-Discovery används för att dynamiskt upptäcka skrivare i ett nätverk.                                                                                                                              |

\*Ovanstående tjänster kan vara inaktiverade som standard på vissa modeller.

Du kan inaktivera dessa tjänster i det vänstra navigeringsfältet på sidan Webbaserad hantering genom att välja **Network** (Nätverk) > **Network** (Nätverk) > **Protocol** (Protokoll). Om din modell har fliken **Network** (Nätverk) längst upp på skärmen klickar du på den fliken och väljer alternativet **Protocol** (Protokoll).

## Produkt- och datasäkerhet

### Produktinstallation

Obehöriga användare kan fysiskt komma åt eller fjärrstyra produkten via nätverket. Se till att du installerar produkten på en säker plats.

### Personlig information

De personuppgifter som lagras i produkten kan variera beroende på produkt – de kan till exempel omfatta utskriftsdata. Ändring av produktens inställningar kan öka risken för obehörig åtkomst till personuppgifter. Kontrollera innehållet och effekten av inställningarna innan du gör några ändringar.

### Att använda Bluetooth®

Denna produkt stöder protokollen BR/EDR Legacy och LE Legacy för Bluetooth-anslutningar. Dessa protokoll erbjuder ingen stark kommunikationssäkerhet. När du ansluter enheter som använder dessa protokoll till skrivaren ska du se till att nätverksmiljön är skyddad mot obehörig åtkomst innan du aktiverar Bluetooth.

### Använda TFTP

Denna produkt stöder åtkomst till administratörsinformation via TFTP, men detta protokoll garanterar inte säker nätverkskommunikation och är inaktiverat som standard. Se till att din nätverksmiljö är skyddad mot obehörig åtkomst innan du aktiverar protokollet.

### Om menysäkerhetsfunktioner

Menysäkerhetsfunktionerna är inaktiverade som standard när du köper produkten. För instruktioner om hur du aktiverar dem, se produktens bruksanvisning.

### Händelseloggar

Din skrivare kan logga säkerhetshändelser relaterade till firmware. Använd webbaserad hantering för att få denna information i en CSV-fil genom att välja **General** (Allmänt) > **Maintenance Information** (Underhållsinformation) > **Export** (Exportera).

### Lösenord för inloggning

| Händelse-ID | Beskrivning                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 1001        | Ändrade lösenordet för inloggning för webbaserad hantering |
| 1002        | Inloggning till webbaserad hantering lyckades              |
| 1003        | Inloggning till webbaserad hantering misslyckade           |
| 1004        | Ändrade minsta längd för administratörslösenordet          |
| 1005        | Administratör är låst                                      |
| 1006        | Ändrade låsinställningar för administratör                 |
| 1007        | Ändrade inställningen för på/av för panelsäkerhet          |
| 1008        | Inloggning till panelen lyckades                           |
| 1009        | Inloggning till panelen misslyckade                        |
| 1010        | Låst panel                                                 |
| 1011        | Autentisering av kommando lyckades                         |

| Händelse-ID | Beskrivning                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 1012        | Autentisering av kommando misslyckades                  |
| 1013        | Admin låst på grund av misslyckad kommandoautentisering |

### Säkerhetsinställningar

| Händelse-ID | Beskrivning                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2001        | Ändrade IP-adressen                                               |
| 2002        | Ändrade SNMP-inställningarna                                      |
| 2003        | Ändrade inställningarna för uppdatering av firmware               |
| 2004        | Ändrade kontaktplatsen                                            |
| 2005        | Ändrade platsen                                                   |
| 2006        | Ändrade geolokalisering (latitud)                                 |
| 2007        | Ändrade geolokalisering (longitud)                                |
| 2008        | Ändrade inställningen för webbaserad hantering (HTTP-inställning) |
| 2009        | Ändrade LPD-inställningen                                         |
| 2010        | Ändrade inställningen för Raw Port (HTTP-inställning)             |
| 2011        | Ändrade IPP-inställningen                                         |
| 2012        | Ändrade inställningen för WSD (HTTP-inställning)                  |

### Åtgärder

| Händelse-ID | Beskrivning                                                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3001        | Uppdaterad firmware                                                                                       |
| 3002        | Registrerade en mall                                                                                      |
| 3003        | Raderade en mall                                                                                          |
| 3004        | Registrerade en databas                                                                                   |
| 3005        | Raderade en databas                                                                                       |
| 3006        | Registrerat ett teckensnitt                                                                               |
| 3007        | Raderade ett teckensnitt                                                                                  |
| 3008        | Data säkerhetskopierades till ett USB-minne                                                               |
| 3009        | Utförde ett utskriftsjobb (Loggas inte på modeller som stöder funktionen för lagring av utskriftsloggar.) |

### Annan information

#### ■ Viktigt

- Tillgängliga funktioner beror på skrivarens modell. Mer information finns i produktens bruksanvisning.

#### ■ Varumärken

- Bluetooth®-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Brother Industries, Ltd. sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör respektive ägare.
- Wi-Fi är ett registrerat varumärke som tillhör Wi-Fi Alliance®.

- AirPrint är ett varumärke som tillhör Apple Inc. och är registrerat i USA och andra länder.

**Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns på Brother-produkterna, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.**