

Önemli Güvenlik Bilgileri

Wireless Direct kullanarak yazıcınızı bilgisayarınıza veya mobil aygıtınıza doğrudan bağlayabilirsiniz. Yazıcının SSID'sini seçmek için bilgisayarınızı veya mobil aygıtınızı kullanın ve gerekirse şifreyi girin. Varsayılan şifre, yazıcının altında veya pil bölmesinin içinde bulunur ve "WDP" olarak işaretlenmiştir.

Bluetooth® üzerinden de yazıcınızı bilgisayarınıza veya mobil aygıtınıza bağlayabilirsiniz. Bağlanırken yazıcınızın LCD ekranında, bilgisayarınızda veya mobil aygıtınızda bir geçiş kodu belirirse bu kodun her iki aygıtta aynı olduğunu kontrol edin ve ardından **OK** öğesine basın. Yazıcınızda bir LCD yoksa ve geçiş kodu bilgisayarınız veya mobil aygıtınızda görüntülenirse yazıcınızda aşağıdaki düğmelerden birine basın:



Bluetooth düğmesi



Bluetooth ve Wi-Fi® düğmesi



Yazdır düğmesi

Fabrika Varsayılanı Olarak Etkinleştirilmiş Ağ Arayüzleri ve Hizmetleri*

■ Ağ Arayüzleri

- Ethernet: Ağ iletişimi bir kablo bağlandığında başlar.

■ Ağ Hizmetleri

Hizmet	Protokol	Açıklama
Web sunucusu	HTTPS/HTTP	Web sunucusu, Web Tabanlı Yönetim ve Brother'ın yönetim araçlarıyla yazıcının bilgilerini ve ayarlarını görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır. Ayrıca AirPrint ve Web Hizmetleri kullanılarak yazdırmayı destekler.
SNMP	SNMP v1/v2c	SNMP, Brother'ın yönetim araçlarıyla yazıcının bilgilerini görüntülemek ve değiştirmek için kullanılır. Fabrika varsayılanı ayarlarında sadece görüntüleme etkinleştirilmiştir.
LPD	LPD	LPD, başlıca yazdırma için kullanılır.
Bağlantı Noktası 9100 (Ham Bağlantı Noktası)	Bağlantı Noktası 9100	Bağlantı Noktası 9100, başlıca yazdırma için kullanılır. Ayrıca Brother'ın yönetim araçlarıyla yazıcının bilgilerini görüntülemeyi ve değiştirmeyi destekler. Fabrika varsayılanı ayarlarında sadece görüntüleme etkinleştirilmiştir.
Ad çözünürlüğü	NetBIOS/mDNS/LLMNR	Bu protokoller ad çözünürlüğü için kullanılır.
WS-Discovery	WS-Discovery	WS-Discovery, bir ağda yazıcıları dinamik olarak bulmakta kullanılır.

*Yukarıdaki hizmetler bazı modellerde varsayılan olarak devre dışı bırakılmış olabilir.

Bu hizmetleri, Web Tabanlı Yönetim sayfasında sol gezinme çubuğunda **Network (Ağ) > Network (Ağ) > Protocol** (Protokol) öğelerini seçerek devre dışı bırakabilirsiniz. Modelinizin ekranın üst bölümünde **Network (Ağ)** sekmesi varsa bu sekmeyi tıklayın ve **Protocol** (Protokol) seçeneğini belirleyin.

Ürün ve Veri Güvenliği

Ürün Yükleme

Yetkisiz kullanıcılar ağ üzerinden ürüne fiziksel olarak erişebilir veya ürünü uzaktan manipüle edebilir. Ürünü güvenli bir konuma yüklediğinizden emin olun.

Kişisel Bilgiler

Üründe saklanan kişisel bilgiler ürüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir - örneğin yazdırma verileri içerebilir. Ürünün ayarlarını değiştirmek kişisel bilgilere yetkisiz erişim riskini artırabilir. Değişiklik yapmadan önce ayarların içeriğini ve etkisini incelediğinizden emin olun.

Bluetooth® Kullanma

Bu ürün Bluetooth bağlantıları için Eski BR/EDR ve Eski LE protokollerini destekler. Bu protokoller güçlü iletişim güvenliği sunmaz. Bu protokolleri kullanan aygıtları yazıcınıza bağladığınızda Bluetooth'u etkinleştirmeden önce ağ ortamınızın yetkisiz erişime karşı korunduğundan emin olun.

TFTP Kullanma

Bu ürün TFTP üzerinden yönetici bilgilerine erişimi destekler ancak bu protokol güvenli ağ iletişimi garantilemez ve varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Bu protokolü etkinleştirmeden önce ağ ortamınızın yetkisiz erişime karşı korunduğundan emin olun.

Menü Güvenliği Özellikleri Hakkında

Menü Güvenliği özellikleri ürünü satın aldığınızda varsayılan olarak devre dışı bırakılmıştır. Bunların nasıl etkinleştirileceği hakkındaki talimatlar için ürününüzün Kullanım Kılavuzuna bakın.

Etkinlik Günlükleri

Yazıcınız donanım yazılımıyla ilgili güvenlik etkinliklerini kaydedebilir. **General** (Genel) > **Maintenance Information** (Bakım Bilgileri) > **Export** (Ver) öğelerini seçerek bu bilgileri bir CSV dosyasında almak için Web Tabanlı Yönetimi kullanın.

Oturum Açma Şifresi

Etkinlik Kimliği	Açıklama
1001	Web Tabanlı Yönetimi için yazıcının oturum açma şifresi değiştirildi
1002	Web Tabanlı Yönetiminde oturum açma başarılı
1003	Web Tabanlı Yönetiminde oturum açma başarısız
1004	Yönetici şifresi minimum uzunluğu değiştirildi
1005	Yönetici kilitlendi
1006	Yönetici kilidi ayarı değiştirildi
1007	Panel güvenliği için Açık/Kapalı ayarı değiştirildi
1008	Panelde oturum açma başarılı
1009	Panelde oturum açma başarısız
1010	Panel kilitlendi

Güvenlik Ayarları

Etkinlik Kimliği	Açıklama
2001	IP adresi değiştirildi
2002	SNMP ayarları değiştirildi
2003	Donanım yazılımı güncellemesi ayarları değiştirildi
2004	İletişim konumu değiştirildi
2005	Konum değiştirildi
2006	Coğrafi konum değiştirildi (enlem)
2007	Coğrafi konum değiştirildi (boylam)
2008	Web Tabanlı Yönetim için ayar değiştirildi (HTTP ayarı)
2009	LPD ayarı değiştirildi
2010	Ham Bağlantı Noktası ayarı değiştirildi (HTTP ayarı)
2011	IPP ayarı değiştirildi
2012	WSD ayarı değiştirildi (HTTP ayarı)

Eylemler

Etkinlik Kimliği	Açıklama
3001	Donanım yazılımı güncellendi
3002	Bir şablon kaydedildi
3003	Bir şablon silindi
3004	Bir veritabanı kaydedildi
3005	Bir veritabanı silindi
3006	Bir yazı tipi kaydedildi
3007	Bir yazı tipi silindi

Diğer Bilgiler

■ Önemli

- Kullanılabilen özellikler yazıcının modeline bağlıdır. Daha fazla bilgi için ürününüzün Kullanım Kılavuzuna bakın.

■ Ticari Markalar

- Bluetooth® ismi ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'in tescilli ticari markalarıdır ve bu markalar Brother Industries, Ltd. tarafından lisans altında kullanılırlar. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerininindir.
- Wi-Fi, Wi-Fi Alliance®'in tescilli ticari markasıdır.
- AirPrint, Apple Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerdeki bir ticari markasıdır.

Brother ürünlerinde, ilgili belgelerde ve diğer materyallerde görünen şirketlerin her türlü ticari adları ve ürün adları, bu şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.