产品处置或转让时的注意事项

处置产品或将其转让给第三方时，产品中残留的数据可能面临未经授权访问或被滥用的风险。为保护您的信息，我们建议在处置或转让前清除所有内部数据。

如何清除内部数据

要清除内部数据，请使用设置菜单中的重置选项，对产品进行初始化。初始化会将产品恢复为出厂默认设置。

请参考下表，查看适用于您产品型号的初始化步骤。

产品类别	型号名称	初始化步骤
激光和喷墨打印机	HL-2560DN	在打印机的操作面板上，选择**重置菜单**，然后选择**所有设置**。
	所有其他 HL、DCP 和 MFC 系列打印机	请参考您型号的高级说明书或使用说明书。
文档扫描仪	所有 ADS 系列扫描仪	从网络基本管理中选择**重置出厂设置**。
标签打印机	PT-P300BTz	关闭设备电源，按住电源按钮 10 秒钟，然后按电源按钮三次。
	PT-P710BT	打开设备电源。按住电源按钮 12 秒钟。松开电源按钮，然后再次按住 6 到 9 秒钟后松开。
	PT-D210	断开 AC 电源适配器，取出电池，并等待至少 2.5 小时。
	PT-E115B	断开 AC 电源适配器，取出电池，并等待至少 3.5 小时。
	TD-4420TN TD-4520TN TD-4650TNWBR TD-4750TNWBR	完成以下所有步骤： 1、在 Brother Printer Management Tool 中，选择目标打印机。 2、单击**打印机配置**，然后单击**以太网**选项卡。 3、输入 **IP 地址***、**子网掩码***、**网关***和**打印机名称**的值。 * 仅在选择 **静态 IP** 时适用。 4、单击**文件管理器**，然后单击**格式**。 5、单击**打印机功能**，然后单击**出厂默认设置**。 6、单击**打印机功能**，然后单击 **Wi-Fi 默认设置**。
	所有其他 PT/TD 系列标签打印机和所有 QL 系列标签打印机	请参考您型号的使用说明书。
移动打印机	所有 PJ 和 RJ 系列打印机	

待清除的数据

- 所有用户数据
- 设备设置
- 定制软件解决方案

重要提示

- 已清除的数据无法恢复。
- 数据清除期间，设备将暂停所有操作，包括打印、电话功能、收发传真以及处理中的传真作业。
- 如果在清除过程开始时正在接收传真，可能会导致传真数据丢失。
- 启动清除流程前，请确保设备未在执行任何操作。