

子機を登録する

- ・登録は、親機と増設するコードレス子機で行います。登録後、増設コードレス子機として使用することができます。
- ・2台以上の増設コードレス子機を登録する場合は、1台ずつ登録してください。(同時に増設を行わない)
- ・子機の増設中は、他の子機を操作しないでください。
- ・手順1の前に **(切)** を押すと、ディスプレイに「ツクケカイ」と表示されます。その場合は、P3の「子機の登録をしない」を行ってください。
- ・増設される子機の子機番号は、登録順に1、2、3、4と設定されます。
- ・増設できるコードレス子機は、親機に付属の子機を含めて4台です。

FAX-380DL/DW

1 子機の **機能/確定** を押す

コキノキウ
オテカタサイ ▶ **機能/確定** 押す
増設モードになります。

オヤキノ
ゾウセツトニ
ハイテカタサイ

お願い

子機を増設モードにしてから、2分以内に手順2、手順3を終えてください。

2 親機の **機能/確定** ① ⑥ を押す

- ・ディスプレイに「機能ボタンを押すと、増設開始します 登録子機=---」と表示され、子機増設モードになります。

3 親機の **機能/確定** 〇 を押す

- ・ディスプレイに「増設中です」と表示されます。
- ・子機の登録が正しく完了したときは、ディスプレイに「設定しました」と10秒間表示され、子機増設モードに戻ります。

4 親機の **停止** ⑤ を押す

- ・待機状態に戻ります。
- ・続けて子機を増設したい場合は、手順1～手順4を繰り返してください。

注意

- ・子機の増設が正しくできなかったときは、親機にエラーメッセージが表示され子機増設モードに戻ります。再度、登録しなおしてください。エラー後、2分以内の場合は、手順3から、2分以上経過している場合は、手順2から行ってください。
- ・子機登録番号が連続していない場合は、一旦登録を消去してからやり直してください。(P4ページ)

FAX-330DL/DW

1 子機の **機能/確定** を押す

コキノキウ
オテカタサイ ▶ **機能/確定** 押す
増設モードになります。

オヤキノ
ゾウセツトニ
ハイテカタサイ

お願い

子機を増設モードにしてから、2分以内に手順2、手順3を終えてください。

2 親機の **機能/確定** ① ④ を押す

- ・ディスプレイに「キノウゾウセツカウ トウキ コキ 1 2--」と表示され、子機増設モードになります。

3 親機の **機能/確定** 〇 を押す

- ・ディスプレイに「ゾウセツカウ」と表示されます。
- ・子機の登録が正しく完了したときは、ディスプレイに「セツテイ シマツタ」と10秒間表示され、子機増設モードに戻ります。

4 親機の **停止** ⑤ を押す

- ・待機状態に戻ります。
- ・続けて子機を増設したい場合は、手順1～手順4を繰り返してください。