

# Software-Installationsanleitung

Deutsch

GEDRUCKT IN CHINA  
LW6412001



## Einführung

### Funktionen

P-touch Editor	Ermöglicht kinderleichtes Gestalten von Etiketten in raffinierten Layouts mit verschiedenen Schriften, Vorlagen und Clipart.
Druckertreiber	Hiermit übertragen Sie Etiketten-Designs und Grafiken auf den angeschlossenen P-touch-Etikettendrucker, wenn Sie P-touch Editor auf dem PC verwenden.
P-touch Update Software (nur Windows®)	Hiermit können Etikettenvorlagen heruntergeladen und neue Etiketten-Designs dem Gerät oder P-touch Editor beigelegt werden. Zudem kann die Software mit der neuesten Version aktualisiert werden.

### CD-ROM-Vorsichtsmaßnahmen

- Die CD-ROM nicht zerkratzen.
- Die CD-ROM keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aussetzen.
- Keine schweren Gegenstände auf die CD-ROM stellen und keine Gewalt darauf ausüben.
- Die Software auf der CD-ROM ist nur zur Verwendung mit dem erworbenen Gerät vorgesehen.
- Sie kann auf mehreren PCs zur Verwendung in einem Büro o. Ä. installiert werden.

## Systemanforderungen

Prüfen Sie vor der Installation, ob Ihre Systemkonfiguration die folgenden Anforderungen erfüllt:

Betriebs-system	Windows®	Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11–10.6
Festplatte	Windows®	Festplattenspeicher mindestens 70 MB
	Macintosh	Festplattenspeicher mindestens 100 MB
Arbeits-speicher	Windows®	Windows® XP: Mindestens 128 MB Windows Vista®: Mindestens 512 MB Windows® 7: Mindestens 1 GB (32 Bit) oder 2 GB (64 Bit)
	Macintosh	Mac OS X 10.4.11: Mindestens 256 MB Mac OS X 10.5.x: Mindestens 512 MB Mac OS X 10.6: Mindestens 1 GB
Monitor	Windows®	SVGA-Grafikkarte, High-Color oder mehr
	Macintosh	Mindestens 256 Farben
Andere		CD-ROM-Laufwerk

## Für Windows



Microsoft, Windows Vista, Windows Server und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Apple, Macintosh und Mac OS sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Warenzeichen von Apple Inc. Die Namen anderer Software oder Produkte, die in diesem Dokument verwendet werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Unternehmen, die diese Software oder Produkte entwickelt haben. Jedes Unternehmen, dessen Software-Titel in diesem Handbuch erwähnt wird, verfügt über eine Software-Lizenzvereinbarung, die sich speziell auf diese proprietären Programme und Anwendungen bezieht. Alle Handels- und Produktnamen von Unternehmen, die auf den Produkten, im Zusammenhang stehenden Dokumenten und anderen Materialien von Brother aufgeführt werden, sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Rechtsinhaber.

## Software und Druckertreiber installieren

### P-touch Editor und Druckertreiber installieren

Der Ablauf der Softwareinstallation hängt davon ab, welches Betriebssystem sich auf Ihrem Computer befindet. Das Installationsverfahren kann ohne vorherige Anündigung geändert werden. Die Druckernamen in der folgenden Abbildung weichen möglicherweise vom Namen Ihres gekauften Druckers ab.



- Schließen Sie den Drucker erst dann an den Computer an, wenn Sie dazu aufgefordert werden.**
- Der Installationsverfahren kann sich je nach Betriebssystem auf Ihrem PC unterscheiden. Windows Vista® wird hier als Beispiel gezeigt.

- Starten Sie den Computer und legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein.
- Wählen Sie die gewünschte Sprache aus und klicken Sie auf die bevorzugte Installationsart.  
**Standard:** Alle Funktionen (P-touch Editor, Druckertreiber und P-touch Update Software) werden installiert (Standard).  
**Benutzerdefiniert:** Sie können angeben, welche Funktionen installiert werden sollen. Empfohlen für fortgeschrittene Benutzer.



- Die Bildschirmabbildung und der zu installierende Inhalt können sich je nach Sprache unterscheiden.
- Lesen Sie den Lizenzvertrag aufmerksam durch. Wenn Sie den Bedingungen des Lizenzvertrags zustimmen, klicken Sie auf [Ja], um die Installation fortzusetzen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wählen Sie die Microsoft® Office-Anwendung(en) aus, in denen Sie die Add-In-Funktionen verwenden möchten, und klicken Sie auf [Weiter]. (Mithilfe der Add-In-Funktion können Sie Etiketten direkt in Ihren Microsoft® Office-Anwendungen erstellen.) Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn Sie dazu aufgefordert werden, schließen Sie den Drucker über das USB-Kabel an den Computer an und schalten Sie dann den Drucker ein.
- Sobald der Drucker erkannt ist, wird der Treiber automatisch installiert.

- Wenn Sie zur Online-Registrierung Ihres Druckers aufgefordert werden, wählen Sie eine Registrierungsmethode aus und klicken Sie auf [Weiter]. Wenn Sie sich für die Online-Registrierung Ihres Produkts entschieden haben, wird Ihr Standard-Internet-Browser in einem neuen Fenster gestartet. Folgen Sie den Anweisungen zur Registrierung Ihres Druckers.
- Klicken Sie auf [Fertig stellen]. Die Software-Installation ist damit abgeschlossen. Starten Sie den Computer neu, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Starten Sie die Software. Klicken Sie auf [Start] - [Alle Programme] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0], um P-touch Editor 5.0 zu starten.

## Software und Druckertreiber deinstallieren

Das Deinstallationsverfahren für P-touch Editor unterscheidet sich je nach verwendetem Betriebssystem. Ersetzen Sie „PT-XXXX“ in den folgenden Schritten durch den Namen Ihres Druckers.

### P-touch Editor/P-touch Update Software deinstallieren

- Für Windows® XP**  
Wählen Sie in der [Systemsteuerung] die Kategorie [Software]. Das Dialogfeld [Programme ändern oder entfernen] wird angezeigt.  
**Für Windows Vista®/Windows® 7**  
Wählen Sie in der [Systemsteuerung] die Kategorie [Programme] und öffnen Sie [Programme und Funktionen]. Das Dialogfeld [Programme deinstallieren oder ändern] wird angezeigt.
- Wählen Sie „Brother P-touch Editor 5.0“ und klicken Sie auf [Entfernen (XP)/Deinstallieren (Windows Vista®/Windows® 7)].
- Klicken Sie auf [OK].  
Die Deinstallation wird durchgeführt. Nachdem die Software von Ihrem Computer entfernt wurde, wird das Dialogfeld [Verwaltungsoperationen abgeschlossen] angezeigt.
- Schließen Sie das Dialogfeld [Software (XP)/Programme und Funktionen (Windows Vista®/Windows® 7)]. P-touch Editor/P-touch Update Software ist nun deinstalliert.

### Druckertreiber deinstallieren

- Schalten Sie den Drucker aus.
- Für Windows® XP**  
Klicken Sie auf die Schaltfläche „Start“ und wählen Sie [Drucker und Faxgeräte].  
**Für Windows Vista®**  
Wählen Sie aus der [Systemsteuerung] die Kategorie [Hardware und Sound] und öffnen Sie [Drucker].  
**Für Windows® 7**  
Klicken Sie auf und öffnen Sie [Geräte und Drucker].



Einzelheiten finden Sie in der Online-Hilfe zu Windows®.

- Für Windows® XP**  
Wählen Sie „Brother PT-XXXX“ und klicken Sie auf [Datei] - [Löschen].  
**Für Windows Vista®/Windows® 7**  
Wählen Sie „Brother PT-XXXX“, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol und klicken Sie anschließend auf [Löschen] (Windows Vista®)(Gerät entfernen) (Windows® 7).
- Für Windows® XP**  
Wählen Sie [Datei] - [Servereigenschaften].  
**Für Windows Vista®**  
Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Fenster [Drucker] und wählen Sie [Als Administrator ausführen] - [Servereigenschaften...]. Wenn das Dialogfeld zur Autorisierungsbestätigung angezeigt wird, klicken Sie auf [Weiter]. Wenn das Dialogfeld [Benutzerkontensteuerung] angezeigt wird, geben Sie das Kennwort ein und klicken Sie auf [OK].

## Für Macintosh

## Software und Druckertreiber installieren

### P-touch Editor und Druckertreiber installieren

Der Ablauf der Softwareinstallation hängt davon ab, welches Betriebssystem sich auf Ihrem Computer befindet. Das Installationsverfahren kann ohne vorherige Anündigung geändert werden. Ersetzen Sie „PT-XXXX“ in den folgenden Schritten durch den Namen Ihres Druckers. Die Druckernamen in der folgenden Abbildung weichen möglicherweise vom Namen Ihres gekauften Druckers ab.

- Schließen Sie den Drucker erst an den Macintosh an, wenn die Installation von P-touch Editor 5.0 abgeschlossen ist.
- Zum Installieren dieser Software müssen Sie als Benutzer mit Administratorrechten angemeldet sein.
- Schalten Sie den Drucker über die Ein-/Aus-Taste und anschließend über den Hauptnetzschalter aus.

Im Folgenden wird Mac OS X 10.5.7 als Beispiel verwendet.

- Starten Sie den Macintosh und legen Sie die CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie auf das Symbol „PT\_Series“ (CD-ROM).
- Doppelklicken Sie im Ordner „Mac OS X“ auf „Brother PT-XXXX Driver.pkg“. Das Treiber-Installationsprogramm wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn die Installation abgeschlossen ist und der unten abgebildete Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf [Close] (Schließen). Die Installation des Druckertreibers ist abgeschlossen. Installieren Sie als Nächstes P-touch Editor 5.0.



- Doppelklicken Sie auf „P-touch Editor 5.0 Installer.mpkg“. Das Installationsprogramm für P-touch Editor 5.0 wird gestartet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn die Installation abgeschlossen ist und die Meldung „Click Restart to finish installing the software.“ (Klicken Sie auf „Neustart“, um die Installation der Software zu beenden) angezeigt wird, klicken Sie auf [Restart] (Neustart). Der Macintosh wird neu gestartet. Die Installation der Software ist abgeschlossen.



- Nach dem Neustart des Macintosh schließen Sie den Drucker über das USB-Kabel an den Macintosh an und schalten Sie dann den Drucker ein.

- Wenn Sie den Drucker über einen USB-Hub an den Macintosh anschließen, wird er möglicherweise nicht richtig erkannt. Schließen Sie ihn in diesem Fall direkt an den USB-Anschluss des Macintosh an.

## Software und Druckertreiber deinstallieren

Das Deinstallationsverfahren für P-touch Editor unterscheidet sich je nach verwendetem Betriebssystem. Ersetzen Sie „PT-XXXX“ in den folgenden Schritten durch den Namen Ihres Druckers.

### P-touch Editor deinstallieren

- Doppelklicken Sie im Laufwerk, auf dem P-touch Editor installiert ist, auf den Ordner „Applications“ (Programme) - Ordner „P-touch Editor 5.0“ - Ordner „P-touch deinstallieren“ - „UninstallPTEditor.command“. Das Fenster „Terminal“ wird angezeigt und die Deinstallation beginnt.
- Für die Deinstallation sind Administratorrechte erforderlich. Falls das Fenster [Terminal] nicht durch Doppelklicken auf „UninstallPTEditor.command“ geöffnet wird, klicken Sie mit der rechten Maustaste (oder klicken Sie bei gedrückter Control-Taste) auf „UninstallPTEditor.command“. Das Kontextmenü wird angezeigt. Öffnen Sie das Fenster [Terminal] über das Kontextmenü.

- Klicken Sie auf , um das Fenster [Terminal] zu schließen.

- Löschen Sie den Ordner „P-touch Editor 5.0“ aus dem Ordner „Applications“ (Programme).



Bevor Sie den Ordner „P-touch Editor 5.0“ löschen, überprüfen Sie, ob er wichtige Dateien enthält, und sichern Sie sie gegebenenfalls.

P-touch Editor ist nun deinstalliert.

### Druckertreiber deinstallieren

- Schalten Sie den Drucker aus.
- Für Mac OS X 10.4.11**  
Doppelklicken Sie auf das Laufwerk, auf dem Mac OS X installiert ist, und klicken Sie dann auf [Applications] (Programme) - [Utilities] (Dienstprogramme) - [Printer Setup Utility] (Drucker-Dienstprogramm). Das Fenster [Printer List] (Druckerliste) wird angezeigt.

### Für Mac OS X 10.5.x–10.6

Klicken Sie auf das Apple-Menü - [System Preferences] (Systemeinstellungen) und anschließend auf [Print & Fax] (Drucken & Faxen).

- Wählen Sie „PT-XXXX“ und klicken Sie auf .

### Für Mac OS X 10.5.x–10.6

Wählen Sie „Brother PT-XXXX“ und klicken Sie auf .

- Schließen Sie das Fenster [Printer List] (Druckerliste)/[Print & Fax] (Drucken & Faxen).**  
Der Druckertreiber ist nun deinstalliert.

## Hilfe zu P-touch Editor verwenden

### Hilfe zu P-touch Editor starten

Nachstehend finden Sie ein Beispiel für Mac OS X 10.4.11. Die Druckernamen in der folgenden Abbildung weichen möglicherweise vom Namen Ihres gekauften Druckers ab.

#### Aufruf über das Dialogfeld „Neu/Öffnen“

Klicken Sie im Dialogfeld „New/Open“ (Neu/Öffnen) auf [Help-How To] (Hilfe - So geht's).



#### Aufruf über P-touch Editor

Zum Aufrufen der P-touch Editor-Hilfe klicken Sie auf das Menü „Help“ (Hilfe) und wählen Sie [P-touch Editor Hilfe].

